

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2025 年 5 月 15 日 (15.05.2025)



(10) 国际公布号
WO 2025/098538 A2

(51) 国际专利分类号:

H04W 72/231 (2023.01)

(21) 国际申请号:

PCT/CN2025/074332

(22) 国际申请日:

2025 年 1 月 23 日 (23.01.2025)

(25) 申请语言:

中文

(26) 公布语言:

中文

(71) 申请人:深圳传音控股股份有限公司(**SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼一单元 518000 (CN)。

(72) 发明人:沈兴亚(**SHEN, Xingya**); 中国广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼一单元 518000 (CN)。李鑫(**LI, Xin**); 中国广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼一单元 518000 (CN)。

(74) 代理人: 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司(**SHENZHEN CENFO INNOVATIVE INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.**); 中国广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 201 518000 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN,

MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

- 根据申请人的请求, 在条约第 21 条(2)(a)所规定的期限届满之前进行。
- 不包括国际检索报告, 在收到该报告后将重新公布(细则 48.2(g))。

(54) **Title:** PROCESSING METHOD, COMMUNICATION DEVICE AND STORAGE MEDIUM

(54) 发明名称: 处理方法、通信设备及存储介质

[图 5]

终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源

S2

S2 A terminal device processes UL resource muting on the basis of the indication of first information

(57) **Abstract:** Disclosed in the present application are a processing method, a communication device and a storage medium. The method comprises: a terminal device processing UL resource muting on the basis of the indication of first information. By means of the technical solution of the present application, in an SBFD gNB-to-gNB CLI scenario, the processing mechanism for UL resource muting is improved, thereby supporting an improvement in uplink transmission performance.

(57) 摘要: 本申请公开一种处理方法、通信设备及存储介质, 方法包括: 终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。通过本申请技术方案, 在 SBFD gNB-to-gNB CLI 场景中, 完善了上行消除资源的处理机制, 进而支持提升上行传输性能。

WO 2025/098538 A2

说明书

发明名称: 处理方法、通信设备及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及通信技术领域，具体涉及一种处理方法、通信设备及存储介质。

背景技术

[0002] 现有协议在SBFD(Subband Full-Duplex, 子带全双工)gNB-to-gNB CLI(gNB-to-gNBCrossLinkInterference, 基站间交叉链路干扰)场景中，上行消除资源(UL resource muting)只能通过RRC(Radio Resource Control, 无线资源控制)静态地使能或去使能。

[0003] 在构思及实现本申请过程中，发明人发现至少存在如下问题：如果一直静态地使能上行消除资源，上行消除资源会和DMRS(Demodulation Reference Signal, 解调参考信号)碰撞，和/或，会在没有必要的地方进行上行资源消除，这会导致上行传输性能的降低，因此，现有协议针对上行消除资源的处理机制还不够完善。

[0004] 前面的叙述在于提供一般的背景信息，并不一定构成现有技术。

技术解决方案

[0005] 本申请的主要目的在于提供一种处理方法、通信设备及存储介质，在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。

[0006] 本申请提供的一种处理方法，可应用于终端设备(如手机)，包括步骤：

[0007] S2：基于第一信息的指示处理上行消除资源。

[0008] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中或由RRC信令配置，或包括第一指示和/或时域资源分配信息。

[0009] 可选地，步骤S2，包括以下至少一项：

[0010] 基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；

[0011] 基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。

- [0012] 可选地，所述方法还包括以下至少一项：
- [0013] 第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能；
- [0014] 时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配；
- [0015] 第一指示由第一参数表示和/或由下行控制信息的一个域表示；
- [0016] 第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示；
- [0017] 时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0018] 可选地，所述方法还包括以下至少一项：
- [0019] 第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特；
- [0020] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中；
- [0021] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中；
- [0022] 第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0023] 可选地，所述方法还包括以下至少一项：
- [0024] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32；
- [0025] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128；
- [0026] DCI调度单个小区上的单个PUSCH；
- [0027] DCI调度单个小区上的多个PUSCH；
- [0028] DCI调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。
- [0029] 本申请还提供一种处理方法，可应用于网络设备(如基站或卫星)，包括步骤：
- [0030] S1：发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0031] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中或由RRC信令配置，或包括第一指示和/或时域资源分配信息；和/或，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，包括以下至少一项：
- [0032] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；
- [0033] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。

- [0034] 可选地，所述方法还包括以下至少一项：
- [0035] 第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能；
- [0036] 时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配；
- [0037] 第一指示由第一参数表示和/或由下行控制信息的一个域表示；
- [0038] 第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示；
- [0039] 时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0040] 可选地，所述方法还包括以下至少一项：
- [0041] 第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特；
- [0042] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中；
- [0043] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中；
- [0044] 第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0045] 可选地，所述方法还包括以下至少一项：
- [0046] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32；
- [0047] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128；
- [0048] DCI调度单个小区上的单个PUSCH；
- [0049] DCI调度单个小区上的多个PUSCH；
- [0050] DCI调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。
- [0051] 本申请还提供一种处理装置，所述装置包括：
- [0052] 处理模块，用于基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0053] 本申请还提供一种处理装置，所述装置包括：
- [0054] 发送模块，用于发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。

- [0055] 本申请还提供一种通信设备，包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的处理程序，所述处理程序被所述处理器执行时实现如上任一所述的处理方法的步骤。
- [0056] 本申请中的通信设备，可以为终端设备(如手机)，也可以为网络设备(如卫星)，还可以是芯片(如SOC或者是具备通信功能的基带芯片等)，具体所指，需要结合上下文加以明确。
- [0057] 本申请还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有处理程序，所述处理程序被处理器执行时实现如上任一所述的处理方法的步骤。
- [0058] 本申请技术方案，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，从而在SB FD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。

附图说明

- [0059] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本申请的实施例，并与说明书一起用于解释本申请的原理。为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
- [0060] 图1为实现本申请各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图；
- [0061] 图2为本申请实施例提供的一种通信网络系统架构图；
- [0062] 图3为本申请提供的一种控制器140的硬件结构示意图；
- [0063] 图4为本申请提供的一种网络节点150的硬件结构示意图；
- [0064] 图5为本申请第一实施例示出的处理方法的流程示意图；
- [0065] 图6为本申请第五实施例示出的处理方法的流程示意图；
- [0066] 图7为本申请第六实施例示出处理方法的网络设备与终端设备的交互流程示意图；
- [0067] 图8为本申请实施例提供的处理装置的结构示意图一；
- [0068] 图9为本申请实施例提供的处理装置的结构示意图二；
- [0069] 图10为本申请实施例提供的通信设备的结构示意图。

[0070] 本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。通过上述附图，已示出本申请明确的实施例，后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本申请构思的范围，而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本申请的概念。

[0071] 本申请的实施方式

[0072] 这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0073] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素，和/或，本申请不同实施例中具有同样命名的部件、特征、要素可能具有相同含义，也可能具有不同含义，其具体含义需以其在该具体实施例中的解释或者进一步结合该具体实施例中上下文进行确定。

[0074] 应当理解，尽管在本文可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息，但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如，在不脱离本文范围的情况下，第一信息也可以被称为第二信息，类似地，第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境，如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。再者，如同在本文中所使用的，单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式，除非上下文中有相反的指示。应当进一步理解，术语“包含”、“包括”表明存在所述的特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组，但不排除一个或多个其他特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组的存在、

出现或添加。本申请使用的术语“或”、“和/或”、“包括以下至少一个”等可被解释为包括性的，或意味着任一个或任何组合。例如，“包括以下至少一个：A、B、C”意味着“以下任一个：A；B；C；A和B；A和C；B和C；A和B和C”，再如，“A、B或C”或者“A、B和/或C”意味着“以下任一个：A；B；C；A和B；A和C；B和C；A和B和C”。仅当元件、功能、步骤或操作的组合在某些方式下内在的互相排斥时，才会出现该定义的例外。

[0075] 应该理解的是，虽然本申请实施例中的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的执行并没有严格的顺序限制，其可以以其他的顺序执行。而且，图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段，这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成，而是可以在不同的时刻执行，其执行顺序也不必然是依次进行，而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0076] 取决于语境，如在此所使用的词语“如果”、“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地，取决于语境，短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。

[0077] 需要说明的是，在本文中，采用了诸如S1、S2等步骤代号，其目的是为了更清楚简要地表述相应内容，不构成顺序上的实质性限制，本领域技术人员在具体实施时，可能会先执行S2后执行S1等，但这些均应在本申请的保护范围之内。

[0078] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

[0079] 在后续的描述中，使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或者“单元”的后缀仅为了有利于本申请的说明，其本身没有特定的意义。因此，“模块”、“部件”或者“单元”可以混合地使用。

- [0080] 本申请中的通信设备，可以是终端设备(如手机)，也可以是网络设备(如基站)，还可以是芯片(如SOC或者是具备通信功能的基带芯片等)，具体所指，需要根据上下文加以明确。
- [0081] 终端设备可以以各种形式来实施。例如，本申请中描述的终端设备可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant, PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player, PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等智能终端设备，以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端设备。
- [0082] 后续描述中将以移动终端为例进行说明，本领域技术人员将理解的是，除了特别用于移动目的的元素之外，根据本申请的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端设备。
- [0083] 请参阅图1，其为实现本申请各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图，该移动终端100可以包括：RF(Radio Frequency, 射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解，图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定，移动终端可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。
- [0084] 下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍：
- [0085] 射频单元101可用于收发信息或通话过程中，信号的接收和发送，具体的，将基站的下行信息接收后，给处理器110处理；另外，将上行的数据发送给基站。通常，射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。和/或，射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议，包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication, 全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service, 通用分组无线服务)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000, 码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access, 宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)

ss, 时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution, 频分双工长期演进)、TDD-LTE(Time Division Duplexing-Long Term Evolution, 分时双工长期演进)、5G和6G等。

[0086] WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。

[0087] 音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

[0088] A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit, GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

[0089] 移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。可选地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,可选地,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,

加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。

[0090] 显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)等形式来配置显示面板1061。

[0091] 用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。可选地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。可选地,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。和/或,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。可选地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。

[0092] 可选地,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。

- [0093] 接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如，外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如，数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
- [0094] 存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区，可选地，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等等)；存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等等)。和/或，存储器109可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
- [0095] 处理器110是移动终端的控制中心，利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分，通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块，以及调用存储在存储器109内的数据，执行移动终端的各种功能和处理数据，从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元；优选的，处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器，可选地，应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等，调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是，上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
- [0096] 移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池)，优选的，电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连，从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
- [0097] 尽管图1未示出，移动终端100还可以包括蓝牙模块等，在此不再赘述。
- [0098] 为了便于理解本申请实施例，下面对本申请的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
- [0099] 请参阅图2，图2为本申请实施例提供的一种通信网络系统架构图，该通信网络系统为通用移动通信技术的NR(New Radio,新空口)系统，该NR系统包括依次通

讯连接的UE(User Equipment, 用户设备)201, E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, 演进式UMTS陆地无线接入网)202, EPC(Evolved Packet Core, 演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。

[0100] 可选地, UE201可以是上述终端设备100, 此处不再赘述。

[0101] E-UTRAN202包括eNodeB201和其它eNodeB202等。可选地, eNodeB201可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB202连接, eNodeB201连接到EPC203, eNodeB201可以提供UE201到EPC203的接入。

[0102] EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity, 移动性管理实体)2031, HSS(Home Subscriber Server, 归属用户服务器)2032, 其它MME2033, SGW(Serving Gate Way, 服务网关)2034, PGW(PDN Gate Way, 分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy and Charging Rules Function, 政策和资费功能实体)2036等。可选地, MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点, 提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能, 并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送, PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能, PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点, 它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。

[0103] IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem, IP多媒体子系统)或其它IP业务等。

[0104] 虽然上述以LTE系统为例进行了介绍, 但本领域技术人员应当知晓, 本申请不仅仅适用于LTE系统, 也可以适用于其他无线通信系统, 例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、5G以及未来新的网络系统(如6G)等, 此处不做限定。

[0105] 图3为本申请提供的一种控制器140的硬件结构示意图。该控制器140包括: 存储器1401和处理器1402, 存储器1401用于存储程序指令, 处理器1402用于调用存储器1401中的程序指令执行上述方法实施例一中控制器所执行的步骤, 其实现原理以及有益效果类似, 此处不再进行赘述。

[0106] 可选地，上述控制器还包括通信接口1403，该通信接口1403可以通过总线1404与处理器1402连接。处理器1402可以控制通信接口1403来实现控制器140的接收和发送的功能。

[0107] 图4为本申请提供的一种网络节点150的硬件结构示意图。该网络节点150包括：存储器1501和处理器1502，存储器1501用于存储程序指令，处理器1502用于调用存储器1501中的程序指令执行上述方法实施例一中首节点所执行的步骤，其实现原理以及有益效果类似，此处不再进行赘述。

[0108] 可选地，上述控制器还包括通信接口1503，该通信接口1503可以通过总线1504与处理器1502连接。处理器1502可以控制通信接口1503来实现网络节点150的接收和发送的功能。

[0109] 上述以软件功能模块的形式实现的集成的模块，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)或处理器(英文：processor)执行本申请各个实施例方法的部分步骤。

[0110] 在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在存储介质中，或者从一个存储介质向另一个存储介质传输，例如，计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质，(例如，软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如，DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘solid state disk，SSD)等。

[0111] 基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统，提出本申请各个实施例。

[0112] 本实施例涉及的技术术语：

- [0113] PDSCH: Physical Downlink Shared CHannel, 物理下行共享信道;
- [0114] PDCCH: Physical Downlink Control CHannel, 物理下行控制信道;
- [0115] UL resource muting: Uplink resource muting, 上行消除资源;
- [0116] PRB: Physical Resource Block, 物理资源块;
- [0117] SBFD: SubBand Full-Duplex, 子带全双工。
- [0118] 第一实施例
- [0119] 参照图5, 图5为本申请第一实施例示出的处理方法的流程示意图, 本申请实施例的处理方法可应用于终端设备(如手机), 包括步骤:
- [0120] S2: 终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0121] 本实施例考虑到, 现有协议在SBFD(子带全双工)gNB-to-gNB CLI(基站间交叉链路干扰)场景中, 上行消除资源只能通过RRC(无线资源控制)静态地使能或去使能。而如果一直静态地使能上行消除资源, 上行消除资源会和DMRS(解调参考信号)碰撞, 和/或, 会在没有必要的地方进行上行资源消除, 这会导致上行传输性能的降低。
- [0122] 因此, 本实施例提出技术方案, 终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源, 可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中, 完善了上行消除资源的处理机制, 进而支持提升上行传输性能。
- [0123] 可选地, 第一信息由网络设备提供。
- [0124] 可选地, 网络设备可以是基站或卫星等。
- [0125] 可选地, 第一信息承载在下行控制信息中。
- [0126] 可选地, 第一信息由RRC信令配置。
- [0127] 可选地, 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。
- [0128] 可选地, 终端设备基于第一信息的指示确定或处理上行消除资源, 包括以下至少一项:
- [0129] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能;
- [0130] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。

- [0131] 由此，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能和/或上行消除资源去使能，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，实现上行消除资源动态的使能或去使能，进而支持提升上行传输性能。
- [0132] 可选地，第一信息包括第一指示和/或时域资源分配信息。
- [0133] 可选地，第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能。
- [0134] 可选地，第一指示由第一参数表示。
- [0135] 可选地，第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中。
- [0136] 可选地，第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中。
- [0137] 可选地，第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0138] 可选地，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32。
- [0139] 可选地，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128。
- [0140] 可选地，第一指示由下行控制信息的一个域表示。
- [0141] 可选地，第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示。
- [0142] 可选地，第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特。
- [0143] 可选地，时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配。
- [0144] 可选地，时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0145] 可选地，下行控制信息(DCI)调度单个小区上的单个PUSCH。
- [0146] 可选地，下行控制信息调度单个小区上的多个PUSCH。
- [0147] 可选地，下行控制信息调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。
- [0148] 通过本实施例技术方案，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，从而在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。
- [0149] 第二实施例

- [0150] 在本申请第一实施例的基础上，本实施例进一步结合场景对终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源的方法进行阐述。
- [0151] 本实施例提出技术方案，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。
- [0152] 可选地，第一信息由网络设备提供。
- [0153] 可选地，网络设备可以是基站或卫星等，
- [0154] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中。
- [0155] 可选地，第一信息由RRC信令配置。
- [0156] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。
- [0157] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能。
- [0158] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [0159] 可选地，第一信息包括第一指示和/或时域资源分配信息。
- [0160] 可选地，第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能。
- [0161] 可选地，第一指示由第一参数表示。
- [0162] 可选地，时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配。
- [0163] 可选地，时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0164] 可选地，DCI(下行控制信息)调度单个小区上的单个PUSCH。
- [0165] 可选地，单个DCI调度多个小区，每个小区调度单个PUSCH。
- [0166] 可选地，调度上行数据信道PUSCH的DCI(格式0_0, 0_1, 0_2)中的Time Domain Resource Assignment(TDRA, 时域资源分配)域用于指示时域资源分配表格的一行。
- [0167] 可选地，可通过RRC公共信令或者用户专有信令配置时域资源分配表格。
- [0168] 可选地，若针对初始接入或者不配置时域资源分配表格，则采用默认的时域资源分配表格。

- [0169] 可选地，时域资源分配表格的一行包含DCI调度的PUSCH的映射类型、DCI与调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、DCI调度的PUSCH的起始符号位置S、持续时间(即持续符号长度)L的信息，也就确定了DCI所指示的PUSCH时域资源位置。
- [0170] 可选地，映射类型A、B通常也分别称为基于时隙的调度、基于微时隙(mini slot)或者非时隙(non slot based)或者符号调度。
- [0171] 可选地，RRC信令配置的时域资源分配表格如表1所示，可选地，起始符号位置S、持续符号长度L由startSymbolAndLength指示的SLIV(Start and Length Indicator Value，开始和长度指示值)值联合确定。
- [0172] 表1、时域资源分配表格

PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList	::=	SEQUENCE	(SIZE(1..maxNrofUL-Allocations))	OF
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation				
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation	::=	SEQUENCE {		
k2	INTEGER(0..32)		OPTIONAL,	-- Need S
mappingType		ENUMERATED {typeA, typeB},		
startSymbolAndLength		INTEGER (0..127)		
ULmutingsymbol		ENUMERATED {enabled},OPTIONAL,		
		}		

- [0173] 可选地，在PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中增加第一参数，所述第一参数(ULmutingsymbol)用于指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除。
- [0174] 例如，如果第一参数指示使能了上行消除，则按照配置的上行消除图案对当前调度的PUSCH进行上行消除；和/或，如果指示去使能了上行消除或不配置这个参数，则不需要对当前调度的PUSCH进行上行消除。
- [0175] 可选地，参数maxNrofUL-Allocations增大到32，这样保证除去第一参数外，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation还有16种组合。
- [0176] 可选地，上行消除图案由RRC信令配置。
- [0177] 可选地，上行消除图案由MAC CE信令配置或激活。
- [0178] 可选地，上行消除图案的时域为符号索引。
- [0179] 可选地，符号索引包括符号索引1和符号索引2中的一个或两个。

- [0180] 可选地，上行消除图案的频域为栅格，可选地，栅格为每2个资源元素或者每4个资源元素存在一个消除资源元素。
- [0181] 通过本实施例技术方案，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，例如，在PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中增加第一参数，用于指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除，从而在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，明确指示了如何实现动态的使能或去使能上行消除资源，进而支持提升上行传输性能。
- [0182] 第三实施例
- [0183] 在本申请上述任一实施例的基础上，本实施例进一步结合场景对终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源的方法进行阐述。
- [0184] 本实施例提出技术方案，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。
- [0185] 可选地，第一信息由网络设备提供。
- [0186] 可选地，网络设备可以是基站或卫星等，
- [0187] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中。
- [0188] 可选地，第一信息由RRC信令配置。
- [0189] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。
- [0190] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能。
- [0191] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [0192] 可选地，第一信息包括第一指示和/或时域资源分配信息。
- [0193] 可选地，第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能。
- [0194] 可选地，第一指示由第一参数表示。
- [0195] 可选地，时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配。
- [0196] 可选地，时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0197] 可选地，DCI(下行控制信息)调度单个小区上的多个PUSCH。

- [0198] 可选地，在调度PUSCH的DCI格式0_1中，Time Domain Resource Assignment域指示RRC配置的表格pusch-TimeDomainAllocationListForMultiPUSCH的一行。
- [0199] 可选地，RRC配置的时域资源分配表格如表2所示，可选地，每一行包含最多8个PUSCH的时域资源分配信息。
- [0200] 可选地，每一个PUSCH的时域资源分配信息包含DCI调度的PUSCH的映射类型、DCI调度的PUSCH的起始符号位置S、持续符号长度L的信息，也就确定了DCI所指示的PUSCH时域资源位置。
- [0201] 可选地，映射类型A、B通常也分别称为基于时隙的调度、基于微时隙或者非时隙或符号调度。
- [0202] 可选地，如表2所示的RRC信令配置的时域资源分配表格，可选地，起始符号位置S、持续符号长度L由startSymbolAndLength指示的SLIV值联合确定。
- [0203] 可选地，在PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中增加第一参数，所述第一参数(ULmutingsymbol)用于指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除。
- [0204] 例如，如果第一参数指示使能了上行消除，则终端设备按照配置的上行消除图案对当前调度的PUSCH进行上行消除；和/或，如果指示去使能了上行消除，则终端设备不需要对当前调度的PUSCH进行上行消除。
- [0205] 可选地，参数maxNrofUL-Allocations-r16增大到128，这样保证除去第一参数外，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16还有16种组合。
- [0206] 例如，如果第一参数指示使能了上行消除，则终端设备按照配置的上行消除图案对当前调度的PUSCH进行上行消除，如果指示去使能了上行消除或不配置这个参数，则终端设备不需要对当前调度的PUSCH进行上行消除。
- [0207] 可选地，如果第一参数指示使能了上行消除，则终端设备按照配置的上行消除图案对当前DCI调度的所有PUSCH进行上行消除；和/或，如果指示去使能了上行消除或不配置这个参数，则终端设备不需要对当前DCI调度的所有PUSCH进行上行消除。
- [0208] 表2、RRC配置的时域资源分配表格

```

PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList-r16 ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations-r16)) OF
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16 ::= SEQUENCE {
    k2-r16 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S
    puschAllocationList-r16 SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofMultiplePUSCHs-r16)) OF
PUSCH-Allocation-r16,
    ULmutingsymbol ENUMERATED {enabled}, OPTIONAL,
    ...
}

PUSCH-Allocation-r16 ::= SEQUENCE {
    mappingType-r16 ENUMERATED {typeA, typeB}
OPTIONAL, -- Cond NotFormat01-02-Or-TypeA
    startSymbolAndLength-r16 INTEGER (0..127) OPTIONAL, -- Cond
NotFormat01-02-Or-TypeA
    startSymbol-r16 INTEGER (0..13) OPTIONAL, --
Cond RepTypeB
    length-r16 INTEGER (1..14) OPTIONAL,
-- Cond RepTypeB
    numberOfRepetitions-r16 ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n7, n8, n12, n16} OPTIONAL,
-- Cond Format01-02
    ...
    ||
    numberOfRepetitionsExt-r17 ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n7, n8, n12, n16, n20, n24, n28,
n32, spare4, spare3, spare2, spare1}
OPTIONAL, -- Cond Format01-02-For-TypeA
    numberOfSlotsTBoMS-r17 ENUMERATED {n1, n2, n4, n8, spare4, spare3, spare2, spare1}
OPTIONAL, -- Need R
    extendedK2-r17 INTEGER (0..128) OPTIONAL-- Cond
MultiPUSCH
    ||
}

```

[0209] 可选地，上行消除图案由RRC信令配置。

[0210] 可选地，上行消除图案由MAC CE信令配置或者激活。

[0211] 可选地，上行消除图案的时域为符号索引。

[0212] 可选地，符号索引包括符号索引1和符号索引2中的一个或两个。

[0213] 可选地，上行消除图案的频域为栅格，可选地，栅格为每2个资源元素或者每4个资源元素存在一个消除资源元素。

[0214] 可选地，在PUSCH-Allocation-r16中增加第一参数，所述第一参数(ULmutingsymbol)用于指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除。

[0215] 例如，如果第一参数指示使能了上行消除，则终端设备按照表格3所示的RRC配置的时域资源分配表格配置的上行消除图案对当前DCI调度的PUSCH进行上行消除；和/或，如果指示去使能了上行消除或不配置这个参数，则终端设备不需要对当前调度的PUSCH进行上行消除。

[0216] 表3、RRC配置的时域资源分配表格

PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList-r16	:=	SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations-r16)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16	:=	SEQUENCE {
k2-r16	INTEGER(0..32)	OPTIONAL, -- Need S
puschAllocationList-r16	SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofMultiplePUSCHs-r16)) OF PUSCH-Allocation-r16,	
...		
}		
PUSCH-Allocation-r16	:=	SEQUENCE {
mappingType-r16	ENUMERATED {typeA, typeB}	
OPTIONAL, -- Cond NotFormat01-02-Or-TypeA		
startSymbolAndLength-r16	INTEGER (0..127)	OPTIONAL, -- Cond
NotFormat01-02-Or-TypeA		
startSymbol-r16	INTEGER (0..13)	OPTIONAL, --
Cond.RepTypeB		
length-r16	INTEGER (1..14)	OPTIONAL,
-- Cond RepTypeB		
numberOfRepetitions-r16	ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n7, n8, n12, n16}	OPTIONAL,
-- Cond Format01-02		
ULmutingsymbol	ENUMERATED {enabled},OPTIONAL,	
...		
[[		
numberOfRepetitionsExt-r17	ENUMERATED {n1, n2, n3, n4, n7, n8, n12, n16, n20, n24, n28, n32, spare4, spare3, spare2, spare1}	OPTIONAL, -- Cond Format01-02-For-TypeA
numberOfSlotsTBoMS-r17	ENUMERATED {n1, n2, n4, n8, spare4, spare3, spare2, spare1}	
OPTIONAL, -- Need R		
extendedK2-r17	INTEGER (0..128)	OPTIONAL-- Cond
MultiPUSCH		
]]		
}		

[0217] 通过本实施例技术方案，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，例如，在PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中增加第一参数，用于指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除，从而在SBFD gNB-to-gNB CLI场景

中，完善了上行消除资源的处理机制，明确指示了如何实现动态的使能或去使能上行消除资源，进而支持提升上行传输性能。

[0218] 第四实施例

[0219] 在本申请上述任一实施例的基础上，本实施例进一步结合场景对终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源的方法进行阐述。

[0220] 本实施例提出技术方案，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。

[0221] 可选地，第一信息由网络设备提供。

[0222] 可选地，网络设备可以是基站或卫星等。

[0223] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中。

[0224] 可选地，第一信息由RRC信令配置。

[0225] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。

[0226] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能。

[0227] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。

[0228] 可选地，第一信息包括第一指示和/或时域资源分配信息。

[0229] 可选地，第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能。

[0230] 可选地，第一指示由下行控制信息的一个域表示。

[0231] 可选地，第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示。

[0232] 可选地，第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特。

[0233] 可选地，时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配。

[0234] 可选地，时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。

[0235] 可选地，下行控制信息调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。

[0236] 可选地，调度上行数据信道PUSCH的DCI(格式0_0, 0_1, 0_2)中的Time Domain Resource Assignment域用于指示时域资源分配表格的一行。

- [0237] 可选地，可通过RRC公共信令或者用户专有信令配置时域资源分配表格。
- [0238] 可选地，若针对初始接入或者不配置时域资源分配表格，则采用默认的时域资源分配表格。
- [0239] 可选地，时域资源分配表格的一行包含DCI调度的PUSCH的映射类型、DCI与调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、DCI调度的PUSCH的起始符号位置S、持续符号长度L的信息，也就确定了DCI所指示的PUSCH时域资源位置。
- [0240] 可选地，映射类型A、B通常也分别称为基于时隙的调度、基于微时隙或者非时隙或者符号调度。可选地，RRC信令配置的时域资源分配如表1所示，可选地，起始符号位置S、持续符号长度L由startSymbolAndLength指示的SLIV值联合确定。
- [0241] 可选地，通过DCI(格式0_0, 0_1, 0_2)中的Time Domain Resource Assignment域中的1比特来用于指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除。
- [0242] 例如，如果DCI中的TDRA域指示使能了上行消除，则按照配置的上行消除图案对当前调度的PUSCH进行上行消除；和/或，如果DCI中的TDRA域指示去使能了上行消除或不配置这个域，则不需要对当前调度的PUSCH进行上行消除。
- [0243] 可选地，所述1比特为TDRA域中的最高比特位。
- [0244] 可选地，Time Domain Resource Assignment域中除最高比特位的其他比特用于指示调度PUSCH的时域信息。
- [0245] 可选地，所述1比特为Time Domain Resource Assignment域中的最低比特位。
- [0246] 可选地，Time Domain Resource Assignment域中除最低比特位的其他比特用于指示调度PUSCH的时域信息。
- [0247] 可选地，所述1比特为新增加的1比特。
- [0248] 可选地，如果所述1比特为新增加的1比特，则所述Time Domain Resource Assignment域为 $1 + \log_2[I_{TDRA}]$ 比特，其中 I_{TDRA} 为RRC公共信令或用户专有信令配置时域资源分配表格的行数。
- [0249] 可选地，终端设备根据SLIV值和门限值确定使能或者去使能上行消除。
- [0250] 可选地，如果SLIV值小于第一门限，则终端设备使能上行消除。
- [0251] 可选地，如果SLIV值大于或等于第一门限，则终端设备去使能上行消除。

- [0252] 可选地，如果SLIV值大于第二门限，则终端设备使能上行消除。
- [0253] 可选地，如果SLIV值小于或等于第二门限，则终端设备去使能上行消除。
- [0254] 可选地，第一门限和/或第二门限的取值由RRC信令配置。
- [0255] 可选地，SLIV值由RRC信令配置，可选地，SLIV值通过DCI中的Time Domain Resource Assignment域指示。
- [0256] 可选地，上行消除图案由RRC信令配置。
- [0257] 可选地，上行消除图案由MAC CE信令配置或者激活。
- [0258] 可选地，上行消除图案的时域为符号索引。
- [0259] 可选地，符号索引包括符号索引1和符号索引2中的一个或两个。
- [0260] 可选地，上行消除图案的频域为栅格，可选地，栅格为每2个资源元素或每4个资源元素存在一个消除资源元素。
- [0261] 通过本实施例技术方案，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，过DCI(格式0_0, 0_1, 0_2)中的Time Domain Resource Assignment域中的1比特来指示当前调度的PUSCH中是否使能了上行消除，从而在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，明确指示了如何实现动态的使能或去使能上行消除资源，进而支持提升上行传输性能。
- [0262] 第五实施例
- [0263] 参照图6，图6为本申请第五实施例示出的处理方法的流程示意图，本申请实施例的处理方法可应用于网络设备(如基站)，包括步骤：
- [0264] S1：网络设备发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0265] 本实施例提出技术方案，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。
- [0266] 可选地，第一信息由网络设备提供。
- [0267] 可选地，网络设备可以是基站或卫星等。
- [0268] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中。
- [0269] 可选地，第一信息由RRC信令配置。
- [0270] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。

- [0271] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定或处理上行消除资源，包括以下至少一项：
- [0272] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；
- [0273] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [0274] 由此，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能和/或上行消除资源去使能，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，实现上行消除资源动态的使能或去使能，进而支持提升上行传输性能。
- [0275] 可选地，第一信息包括第一指示和/或时域资源分配信息。
- [0276] 可选地，第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能。
- [0277] 可选地，第一指示由第一参数表示。
- [0278] 可选地，第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中。
- [0279] 可选地，第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中。
- [0280] 可选地，第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0281] 可选地，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32。
- [0282] 可选地，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128。
- [0283] 可选地，第一指示由下行控制信息的一个域表示。
- [0284] 可选地，第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示。
- [0285] 可选地，第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特。
- [0286] 可选地，时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配。
- [0287] 可选地，时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0288] 可选地，下行控制信息(DCI)调度单个小区上的单个PUSCH。
- [0289] 可选地，下行控制信息调度单个小区上的多个PUSCH。
- [0290] 可选地，下行控制信息调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。

[0291] 通过本实施例技术方案，网络设备发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，从而在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。

[0292] 第六实施例

[0293] 参照图7，图7为根据第六实施例示出的处理方法的网络设备与终端设备的交互流程示意图，本申请第六实施例提出一种处理方法，包括步骤：

[0294] S1：网络设备发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源；

[0295] S2：终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。

[0296] 本实施例提出技术方案，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。

[0297] 可选地，第一信息由网络设备提供。

[0298] 可选地，网络设备可以是基站或卫星等。

[0299] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中。

[0300] 可选地，第一信息由RRC信令配置。

[0301] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源。

[0302] 可选地，终端设备基于第一信息的指示确定或处理上行消除资源，包括以下至少一项：

[0303] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；

[0304] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。

[0305] 由此，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能和/或上行消除资源去使能，可以在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，实现上行消除资源动态的使能或去使能，进而支持提升上行传输性能。

[0306] 可选地，第一信息包括第一指示和/或时域资源分配信息。

[0307] 可选地，第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能。

[0308] 可选地，第一指示由第一参数表示。

[0309] 可选地，第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中。

- [0310] 可选地，第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中。
- [0311] 可选地，第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0312] 可选地，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32。
- [0313] 可选地，PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128。
- [0314] 可选地，第一指示由下行控制信息的一个域表示。
- [0315] 可选地，第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示。
- [0316] 可选地，第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特。
- [0317] 可选地，时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配。
- [0318] 可选地，时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0319] 可选地，下行控制信息(DCI)调度单个小区上的单个PUSCH。
- [0320] 可选地，下行控制信息调度单个小区上的多个PUSCH。
- [0321] 可选地，下行控制信息调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。
- [0322] 通过本实施例技术方案，网络设备发送第一信息，终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源，从而在SBFD gNB-to-gNB CLI场景中，完善了上行消除资源的处理机制，进而支持提升上行传输性能。
- [0323] 第七实施例
- [0324] 请参见图8，图8为本申请实施例提供的处理装置的结构示意图一，该装置可搭载在或就是上述方法实施例中的终端设备，如图8所示，该处理装置160包括：
- [0325] 处理模块1601，用于基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0326] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中或由RRC信令配置，或包括第一指示和/或时域资源分配信息。
- [0327] 可选地，基于第一信息的指示处理上行消除资源，包括以下至少一项：
- [0328] 基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；

- [0329] 基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [0330] 可选地，所述装置还包括以下至少一项：
- [0331] 第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能；
- [0332] 时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配；
- [0333] 第一指示由第一参数表示和/或由下行控制信息的一个域表示；
- [0334] 第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示；
- [0335] 时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0336] 可选地，所述装置还包括以下至少一项：
- [0337] 第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特；
- [0338] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中；
- [0339] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中；
- [0340] 第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0341] 可选地，所述装置还包括以下至少一项：
- [0342] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32；
- [0343] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128；
- [0344] DCI调度单个小区上的单个PUSCH；
- [0345] DCI调度单个小区上的多个PUSCH；
- [0346] DCI调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。
- [0347] 本申请实施例提供的处理装置与上述对应方法实施例所示的技术方案，其实现原理以及有益效果类似，此处不再赘述。
- [0348] 第八实施例
- [0349] 请参见图9，图9为本申请实施例提供的处理装置的结构示意图二，该装置可搭载在或就是上述方法实施例中的网络设备，如图9所示，该装置170包括：

- [0350] 发送模块1701，用于发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0351] 可选地，第一信息承载在下行控制信息中或由RRC信令配置，或包括第一指示和/或时域资源分配信息。
- [0352] 可选地，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，包括以下至少一项：
- [0353] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；
- [0354] 终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [0355] 可选地，所述装置还包括以下至少一项：
- [0356] 第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能；
- [0357] 时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配；
- [0358] 第一指示由第一参数表示和/或由下行控制信息的一个域表示；
- [0359] 第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示；
- [0360] 时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [0361] 可选地，所述装置还包括以下至少一项：
- [0362] 第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特；
- [0363] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中；
- [0364] 第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中；
- [0365] 第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [0366] 可选地，所述装置还包括以下至少一项：
- [0367] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32；
- [0368] PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128；
- [0369] DCI调度单个小区上的单个PUSCH；
- [0370] DCI调度单个小区上的多个PUSCH；

- [0371] DCI调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。
- [0372] 本申请实施例提供的处理装置与上述对应方法实施例所示的技术方案，其实现原理以及有益效果类似，此处不再赘述。
- [0373] 参阅图10，图10为本申请实施例提供的通信设备的结构示意图。如图10所示，本实施例所述的通信设备180可以是前述方法实施例中提到的终端设备(或者可用于终端设备的部件)或者网络设备(或者可用于网络设备的部件)。通信设备180可用于实现上述方法实施例中描述的对应于终端设备或者网络设备的方法，具体参见上述方法实施例中的说明。
- [0374] 通信设备180可以包括一个或多个处理器1801，该处理器1801也可以称为处理单元，可以实现一定的控制或者处理功能。处理器1801可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器、或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理，中央处理器可以用于对通信设备进行控制，执行软件程序，处理软件程序的数据。
- [0375] 可选地，处理器1801也可以存有指令1803或者数据(例如中间数据)。可选地，指令1803可以被处理器1801运行，使得通信设备180执行上述方法实施例中描述的对应于终端设备或者网络设备的方法。
- [0376] 可选地，通信设备180可以包括电路，该电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。
- [0377] 可选地，通信设备180中可以包括一个或多个存储器1802，其上可以存有指令1804，该指令可在处理器1801上被运行，使得通信设备180执行上述方法实施例中描述的方法。
- [0378] 可选地，存储器1802中也可以是存储有数据。处理器1801和存储器1802可以单独设置，也可以集成在一起。
- [0379] 可选地，通信设备180还可以包括收发器1805和/或天线1806。处理器1801可以称为处理单元，对通信设备180(终端设备或核心网设备或者无线接入网设备)进行控制。收发器1805可以称为收发单元、收发机、收发电路、或者收发器等，用于实现通信设备180的收发功能。

- [0380] 可选地，若该通信设备180用于实现对应于上述各实施例中终端设备的操作时，例如，可以由收发器1805接收第一信息；以及，由处理器1801基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [0381] 可选地，处理器1801和收发器1805的具体实现过程可以参见上述各实施例的相关描述，此处不再赘述。
- [0382] 可选地，若该通信设备180用于实现对应于上述各实施例中网络设备的操作时，例如：可以由收发器1805发送第一信息。
- [0383] 可选地，处理器1801和收发器1805的具体实现过程可以参见上述各实施例的相关描述，此处不再赘述。
- [0384] 本申请中描述的处理器1801和收发器1805可实现在IC(Integrated Circuit, 集成电路)、模拟集成电路、RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit, 射频集成电路)、混合信号集成电路、ASIC(Application Specific Integrated Circuit, 专用集成电路)、PCB(Printed Circuit Board, 印刷电路板)、电子设备等上。该处理器1801和收发器1805也可以用各种集成电路工艺技术来制造，例如CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor, 互补金属氧化物半导体)、NMOS(N Metal-Oxide-Semiconductor, N型金属氧化物半导体)、PMOS(Positive channel Metal Oxide Semiconductor, P型金属氧化物半导体)、BJT(Bipolar Junction Transistor, 双极结型晶体管)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
- [0385] 本申请中，通信设备可以为终端设备(如手机)，也可以为网络设备(如基站)，具体需要根据上下文来加以确定，另外，终端设备可以以各种形式来实施。例如，本申请中描述的终端设备可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant, PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player, PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端，以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端设备。
- [0386] 虽然在以上的实施例描述中，通信设备以终端设备或者网络设备为例来描述，但本申请中描述的通信设备的范围并不限于上述终端设备或网络设备，而且通信设备的结构可以不受图10的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。

- [0387] 本申请实施例还提供一种通信系统，包括：如上任一实施例中的终端设备；以及，如上任一实施例中的网络设备。
- [0388] 本申请实施例还提供一种通信设备，包括存储器、处理器，存储器上存储有处理程序，处理程序被处理器执行时实现上述任一实施例中的处理方法的步骤。
- [0389] 本申请中的通信设备，可以是终端设备(如手机)，也可以是网络设备(如卫星)，还可以是芯片(如SOC或者是具备通信功能的基带芯片等)，具体所指，需要根据上下文加以明确。
- [0390] 本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质上存储有处理程序，处理程序被处理器执行时实现上述任一实施例中的处理方法的步骤。
- [0391] 在本申请实施例提供的通信设备和存储介质的实施例中，可以包含任一上述处理方法实施例的全部技术特征，说明书拓展和解释内容与上述方法的各实施例基本相同，在此不再做赘述。
- [0392] 本申请实施例还提供一种计算机程序产品，计算机程序产品包括计算机程序代码，当计算机程序代码在计算机上运行时，使得计算机执行如上各种可能的实施方式中的方法。
- [0393] 本申请实施例还提供一种芯片，包括存储器和处理器，存储器用于存储计算机程序，处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序，使得安装有芯片的设备执行如上各种可能的实施方式中的方法。
- [0394] 可以理解，上述场景仅是作为示例，并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的应用场景的限定，本申请的技术方案还可应用于其他场景。例如，本领域普通技术人员可知，随着系统架构的演变和新业务场景的出现，本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题，同样适用。
- [0395] 上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。
- [0396] 本申请实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
- [0397] 本申请实施例设备中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
- [0398] 在本申请中，对于相同或相似的术语概念、技术方案和/或应用场景描述，一般只在第一次出现时进行详细描述，后面再重复出现时，为了简洁，一般未再

重复阐述，在理解本申请技术方案等内容时，对于在后未详细描述의相同或相似的术语概念、技术方案和/或应用场景描述等，可以参考其之前的相关详细描述。

[0399] 在本申请中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述或记载的部分，可以参见其它实施例的相关描述。

[0400] 本申请技术方案의各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征의组合不存在矛盾，都应当认为是本申请记载的范围。

[0401] 通过以上的实施方式의描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，被控终端设备，或者网络设备等)执行本申请每个实施例的方法。

[0402] 在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络，或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在存储介质中，或者从一个存储介质向另一个存储介质传输，例如，计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质，(例如，软盘、存储盘、磁带)、光介质(例如，DVD)，或者半导体介质(例如固态存储盘Solid State Disk(SSD))等。

[0403] 以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

权利要求书

- [权利要求 1] 一种处理方法，其中，应用于终端设备，包括步骤：
S2：基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [权利要求 2] 根据权利要求1所述的方法，其中，第一信息承载在下行控制信息中或由RRC信令配置，或包括第一指示和/或时域资源分配信息；
和/或，步骤S2，包括以下至少一项：
基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；
基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [权利要求 3] 根据权利要求2所述的方法，其中，还包括以下至少一项：
第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能；
时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配；
第一指示由第一参数表示和/或由下行控制信息的一个域表示；
第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示；
时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [权利要求 4] 根据权利要求3所述的方法，其中，还包括以下至少一项：
第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特；
第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中；
第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中；
第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [权利要求 5] 根据权利要求4所述的方法，其中，还包括以下至少一项：
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32；
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128；
DCI调度单个小区上的单个PUSCH；
DCI调度单个小区上的多个PUSCH；

DCI调度多个小区上的多个PUSCH，每个小区上调度单个PUSCH。

- [权利要求 6] 一种处理方法，其中，应用于网络设备，包括步骤：
S1：发送第一信息，以使终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源。
- [权利要求 7] 根据权利要求6所述的方法，其中，第一信息承载在下行控制信息中或由RRC信令配置，或包括第一指示和/或时域资源分配信息；和/或，终端设备基于第一信息的指示处理上行消除资源，包括以下至少一项：
终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源使能；
终端设备基于第一信息的指示确定上行消除资源去使能。
- [权利要求 8] 根据权利要求7所述的方法，其中，还包括以下至少一项：
第一指示用于指示上行消除资源使能或去使能；
时域资源分配信息用于指示PUSCH的时域资源分配；
第一指示由第一参数表示和/或由下行控制信息的一个域表示；
第一指示由下行控制信息的时域资源分配域中的第一比特表示；
时域资源分配信息包括下行控制信息调度的PUSCH的映射类型、下行控制信息和调度的PUSCH之间偏移的时隙间隔、下行控制信息调度的PUSCH的开始符号和持续时间中的至少一项。
- [权利要求 9] 根据权利要求8所述的方法，其中，还包括以下至少一项：
第一比特为时域资源分配域中的最高比特和/或新增比特；
第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中；
第一参数位于PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中；
第一参数位于PUSCH-Allocation-r16中。
- [权利要求 10] 根据权利要求9所述的方法，其中，还包括以下至少一项：
PUSCH-TimeDomainResourceAllocation中的参数maxNrofUL-Allocations的取值为32；

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16中的参数maxNrofUL-Allocations-r16的取值为128;

DCI调度单个小区上的单个PUSCH;


DCI调度单个小区上的多个PUSCH;

DCI调度多个小区上的多个PUSCH, 每个小区上调度单个PUSCH。


[权利要求 11] 一种通信设备, 其中, 包括: 存储器、处理器, 所述存储器上存储有处理程序, 所述处理程序被所述处理器执行时实现如权利要求1或6所述的处理方法。

[权利要求 12] 一种计算机可读存储介质, 其中, 所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序, 所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1或6所述的处理方法。


[图 1]




[图 2]




[图 3]




[图 4]




[图 5]




[图 6]



[图 7]



[图 8]



细则 26,
03.03.2025

细则 26,
03.03.2025

[图 9]



[图 10]

