



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : G06K 7/06	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 96/29672 (43) Date de publication internationale: 26 septembre 1996 (26.09.96)
---	-----------	--

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR96/00428

(22) Date de dépôt international: 21 mars 1996 (21.03.96)

(30) Données relatives à la priorité:
95/03346 22 mars 1995 (22.03.95) FR(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): FRAM-
ATOME CONNECTORS INTERNATIONAL [FR/FR];
Tour Framatome, 1, place de la Coupole, F-92400
Courbevoie (FR).

(72) Inventeur; et


(75) Inventeur/Déposant (US seulement): VALLAT, Bernard
[FR/FR]; 20, rue des Flamands-Roses, F-34970 Lattes (FR).(74) Mandataires: KEIB, Gérard etc.; Brevets Rodhain & Porte, 3,
rue Moncey, F-75009 Paris (FR).(81) Etats désignés: AU, CA, CN, JP, KR, RU, US, brevet européen
(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,
MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.
Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications, sera republiée si de telles modifications sont
reçues.

(54) Title: CONNECTOR FOR A SMART CARD READER APPARATUS

(54) Titre: CONNECTEUR POUR APPAREIL LECTEUR DE CARTE A MICROCIRCUIT



(57) Abstract

A connector (1) for an apparatus for reading smart cards (C), comprising a body supporting brush contact elements (Bc1, Bcx) for electrically contacting the conductive pads of a chip on a card (C) inserted into the connector. The connector comprises an electronic circuit connected to at least some of the brush contact elements (B) and connectable to the electronic circuit of the card reader. The electronic circuit on the connector comprises means for controlling the insertion of the card (C) into the card reader and its withdrawal therefrom, and one of the brush contact elements (Bcx) is at a second predetermined potential and offset in relation to the other brush contact elements (Bc1) so that once the card (C) has been properly inserted into the connector, one of two events occurs when the card is withdrawn and before the other brush contact elements are disengaged from the conductive pads (C1) of the card (C) that they are contacting. Specifically, either the brush contact element (Bc1) at said predetermined potential and the brush contact element at a so-called earth potential are short-circuited, or said second potential varies with a magnitude no smaller than a predetermined threshold.

(57) Abrégé

Le connecteur pour appareil lecteur de carte (C) à microcircuit comporte un corps supportant des éléments de contacts balais (BC₁, BC_x) destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit lorsque la carte (C) est insérée dans le connecteur. Il comporte un circuit électronique relié, d'une part, avec au moins une partie desdits éléments de contacts balais (B) et destiné à être relié, d'autre part, avec le circuit électronique du lecteur de carte, le circuit électronique porté par le connecteur comportant des moyens pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte (C) dans le lecteur de carte et l'un (BC_x) desdits éléments de contacts balais porté à un second potentiel déterminé, est décalé par rapport aux autres éléments de contacts balais (BC₁), de manière à ce que, après insertion correcte de la carte (C) dans le connecteur, un des deux événements suivants se réalise lors d'un retrait de la carte du connecteur, avant que les autres éléments de contacts balais ne quittent les plages de contacts (C₁) de la carte (C) avec lesquelles ils sont en contact: la mise en court-circuit dudit élément de balais (BC₁) porté au potentiel déterminé et dudit élément de balais porté au potentiel dit de masse; ou la variation déterminée dudit second potentiel, d'une amplitude atteignant un seuil déterminé.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Arménie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
AT	Autriche	GE	Géorgie	MX	Mexique
AU	Australie	GN	Guinée	NE	Niger
BB	Barbade	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	HU	Hongrie	NO	Norvège
BF	Burkina Faso	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BG	Bulgarie	IT	Italie	PL	Pologne
BJ	Bénin	JP	Japon	PT	Portugal
BR	Brésil	KE	Kenya	RO	Roumanie
BY	Bélarus	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CA	Canada	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CF	République centrafricaine	KR	République de Corée	SE	Suède
CG	Congo	KZ	Kazakhstan	SG	Singapour
CH	Suisse	LI	Liechtenstein	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LR	Libéria	SN	Sénégal
CN	Chine	LT	Lituanie	SZ	Swaziland
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CZ	République tchèque	LV	Lettonie	TG	Togo
DE	Allemagne	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DK	Danemark	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
EE	Estonie	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	UG	Ouganda
FI	Finlande	MN	Mongolie	US	Etats-Unis d'Amérique
FR	France	MR	Mauritanie	UZ	Ouzbékistan
GA	Gabon			VN	Viet Nam

CONNECTEUR POUR APPAREIL LECTEUR DE CARTE A MICROCIRCUIT

5 L'invention concerne un connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit.

Dans le cadre de l'invention, on entend par "carte" toutes sortes de cartes du type incorporant un circuit intégré monolithique ou hybride, dit "puce". Ce terme "microcircuit" sera utilisé dans ce qui suit. Il s'agit, par exemple, de carte du format
10 "carte de crédit", connue encore sous la dénomination "CAM" (Carte A Mémoire). Le plus souvent, le microcircuit est réalisé à base d'un microprocesseur ou d'un microcontrôleur, comprenant, notamment des circuits de mémoire, par exemple de type "PROM". Ce type de carte doit pouvoir être inséré dans des dispositifs spécifiques de lecture et/écriture de données. Pour simplifier ce dispositif sera
15 appelé "lecteur" dans ce qui suit, étant bien entendu qu'il peut également assurer l'écriture de données et d'autres fonctions annexes (alimentation en énergie électrique, tests) qui seront rappelées ci-après. Les données sont stockées dans les circuits mémoires précités, généralement sous forme cryptée. Elles sont donc lues à partir de positions mémoires ou au contraire écrites dans ces positions mémoires.

20 D'autres architectures logiques sont mise en oeuvre, notamment pour des applications type "porte-monnaie électronique" ou similaire.

Dans tous les cas, il existe des organes d'entrée-sortie constitués par des plages de contact, encore appelés "pads", affleurant en surface d'une des faces principales de la carte. Diverses normes définissent la position de ces plages de
25 contact (ISO, AFNOR, etc.). Ils servent, non seulement pour les entrées-sorties de données précitées, mais aussi pour l'alimentation en énergie électrique du microcircuit ainsi que pour effectuer diverses vérifications, selon les applications considérées (test de présence, etc.). Le lecteur comporte des contacts balais qui viennent en contact galvanique avec les plages précitées, lorsque la carte est
30 correctement insérée dans un connecteur prévu à cet effet.

Divers besoins et tendances émergent actuellement, et parmi ceux-ci, les suivants :

- nécessité d'améliorer la sécurité de fonctionnement des appareils lecteurs de carte ;
- 35 - tendance à la miniaturisation, donc à la diminution de l'épaisseur des lecteurs de carte ;

- et multiplication des applications de la carte à microcircuit, ainsi qu'une baisse rapide des prix des connecteurs, en fonction directe de la croissance du marché correspondant.

En conséquence, un certain nombre de problèmes doivent être résolus simultanément, dont les suivants :

1. La mise sous tension du microcircuit de la carte ne doit s'effectuer que si les contacts balais sont correctement positionnés sur les plages de contact de la carte. Une mise sous tension, en position incorrecte, non seulement ne permet pas le fonctionnement du système lecteur, mais peut éventuellement endommager les circuits électroniques constituant du microcircuit.

2. En particulier, il est nécessaire que les balais relatifs aux signaux de données soient en position avant que la tension d'alimentation soit envoyée sur le microcircuit.

3. L'utilisateur peut retirer la carte en cours de traitement (cas dit "d'arrachement"). Il est alors nécessaire que le lecteur réagisse très rapidement pour couper l'alimentation électrique avant que les balais n'atteignent des positions interdites (c'est-à-dire dangereuse pour l'intégrité des circuits du microcircuit).

4. L'utilisation, quelle qu'en soit la cause, accident ou tentative de fraude, d'un objet non conforme, par exemple d'une plaque électriquement conductrice ou d'une carte truquée, peut également provoquer des défauts.

Dans tous ces cas, il est nécessaire de bloquer le fonctionnement du lecteur et couper l'alimentation en énergie électrique pour limiter les risques de détérioration des circuits et/ou tentatives de fraude.

Il existe de nombreux systèmes de lecteur visant à résoudre tout ou partie de ces problèmes. Il est possible de les classer en trois grandes catégories.

La première catégorie est constituée par des systèmes de détection électronique.

Dans ce type de systèmes, avant d'envoyer une tension électrique au microcircuit, on procède à un test électrique, par exemple la mesure de la résistance entre les contacts balais. Si ces tests ne correspondent pas à des valeurs prévues, dans une gamme donnée, il en est déduit que la carte est mal insérée ou qu'un objet étranger est introduit à sa place.

Ce type de système comporte plusieurs inconvénients et parmi lesquels, les suivants :

- Le système devrait fonctionner pour tous les types de microcircuits dont sont équipées les cartes du marché, du moins pour une application donnée

(cartes bancaires, etc.). Or la variété de microcircuits est trop importante pour permettre une procédure simple et unique.

- La détection s'effectue juste au passage entre une zone interdite et une zone de fonctionnement. Il est aisé de comprendre, qu'en cas d'arrachement, le système doit réagir très rapidement. L'électronique appropriée à cette fonction est complexe et donc coûteuse.

La deuxième catégorie est constituée par des systèmes dits "à atterrissage". Un exemple d'un tel système est décrit dans la demande de brevet français FR-A-2 628 901.

Conformément à ces systèmes, la carte est positionnée contre une butée avant mise en contact avec les balais. Le contact s'effectue par déplacement relatif de la carte vers les balais, perpendiculairement à la surface de la carte (faces principales).

La sécurité peut n'être assurée que par le bon fonctionnement des organes mécaniques du système. On peut cependant les doubler par un contact type "fin de course" qui bloque la séquence de mise sous tension au cas où la carte ne serait pas en position correcte. Un séquençement de la mise sous tension peut être assurée par la hauteur des balais, ou par une initialisation de l'électronique par fermeture d'un contact "présence carte".

Le principal inconvénient est constitué par le fait que l'agencement mécanique nécessaire pour réaliser les fonctions précitées est complexe et coûteux.

La troisième catégorie est constituée par des systèmes à contact balais frottants avec contact de "fin de course". Un tel système est divulgué, par exemple, par la demande de brevet français FR-A-2 623 314.

Conformément à ces systèmes, les connecteurs dans lesquels sont insérées les cartes sont munis d'un contact de "fin de course" qui déclenche la mise sous tension du microcircuit lorsque la carte est en position correcte.

L'agencement mécanique est simple et peu coûteux.

Cependant ces systèmes ne sont pas exempts d'inconvénients.

On constate souvent un manque de précision dans la position de détection, notamment lorsque les contacts sont horizontaux.

Si les contacts sont verticaux, l'encombrement est plus important, ce qui va à l'encontre d'une des exigences précédemment signalées : miniaturisation.

Deux constatations ont été faites par la Demanderesse. Ces constatations sont les suivantes :

1. Seuls les éléments de contact du lecteur du type "balais de signaux" doivent impérativement être en position correcte avant mise sous-tension à l'aide des éléments de contacts du type "balais alimentation" et " balais masse" ;

2. Le système d'alimentation en énergie électrique est toujours prévu pour supporter une mise en court-circuit, ne serait-ce que pour "traiter" les cas d'introduction d'objets non autorisés électriquement conducteurs (plaque de métal, par exemple). Aussi, il n'y a pas de danger lorsque seuls les balais destinés à assurer la liaison avec la tension d'alimentation, ou avec la masse, sont dans une position décalée alors que la tension d'alimentation est présente.

En tirant partie de ces constatations, l'invention se fixe pour but d'apporter une solution aux problèmes mentionnés ci-dessus, tout en palliant les inconvénients des systèmes de l'Art Connu, dont certains viennent d'être rappelés.

Pour ce faire, selon une des caractéristiques importantes de l'invention, et selon un premier mode de réalisation, on dispose un élément de contact supplémentaire, légèrement décalée par rapport autres éléments de contacts balais de la même rangée (dits de "signaux), en avant ou en arrière, suivant les cas.

Selon un second mode de réalisation, on dispose l'élément de contact, du type "balais d'alimentation" ou "balais de masse", de façon également légèrement décalée par rapport autres éléments de contacts balais de la même rangée (dits de "signaux), en avant ou en arrière, suivant les cas.

Il s'ensuit que, lors d'un mouvement d'introduction ou de retrait de la carte, cet élément de contact décalé se trouvera en position "interdite" avec un temps d'avance par rapport aux autres éléments de contacts.

Suivant les cas, on obtient alors :

- soit la mise sous ou hors tension du contact supplémentaire précité, ce qui permet de commander une coupure de l'alimentation en énergie électrique ;
- Soit une mise en court-circuit de l'alimentation, ce qui provoque sa coupure.

Dans les deux cas, le processus en cours est arrêté ou on empêche, au contraire, son démarrage. Cette disposition évite donc d'envoyer une tension prohibitive aux bornes du microcircuit de la carte.

L'invention a donc pour objet un connecteur pour appareil lecteur de carte à microcircuit comportant un corps supportant des éléments de contacts balais destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associés audit microcircuit lorsque la carte est insérée dans le connecteur caractérisé en ce qu'il comporte un circuit électronique reliés, d'une part, avec au moins une partie desdits

éléments de contact balais (B) et destiné à être reliés, d'autre part, avec le circuit électronique du lecteur de carte, le circuit électronique porté par le connecteur comportant des moyens pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte dans le lecteur de carte et en ce que l'un desdits éléments de contact balais, porté à un second potentiel déterminé, est décalé par rapport aux autres éléments de contacts balais, de manière à ce que, après insertion correcte de la carte dans le connecteur, un des deux événements suivants se réalise lors d'un retrait de la carte du connecteur, avant que les autres éléments de contact balais ne quittent lesdites plages de contacts avec lesquelles il sont en contact :

- la mise en court-circuit dudit élément de balais porté au potentiel déterminé et dudit élément de balais porté au potentiel dit de masse ;
- ou la variation déterminée dudit second potentiel, d'une amplitude atteignant un seuil déterminé.

Le cadre de lecture conforme à l'invention comporte ainsi en combinaison, un circuit électronique tel que décrit dans la demande de brevet PCT n° FR 96/00156 déposée le 30 Janvier 1996, ainsi qu'un contact balais supplémentaire, tel que décrit dans l'EP-A-0595305.

Selon l'une des versions de l'invention, ce contact balais au lieu d'être supplémentaire, est un élément de contact unique affecté à l'une desdites plages de contact qui est décalé par rapport aux contacts balais affectés aux autres plages de contact.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description qui suit en référence aux figures annexées, et parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un connecteur pour lecteur de carte selon l'invention ;
- La figure 2 illustre un premier exemple de carte à microcircuit, conforme à la norme ISO, montrant l'emplacement des contacts et leurs principales caractéristiques géométriques ;
- La figure 3 illustre un premier exemple de carte à microcircuit, conforme à la norme AFNOR, montrant l'emplacement des contacts et leurs principales caractéristiques géométriques ;
- La figure 4 illustre un premier exemple de carte à microcircuit, conforme à la norme ISO, comportant une particularité dans la configuration des contacts ;

- Les figures 5a et 5b illustrent un exemple de connecteur destiné à un lecteur de cartes à microcircuit selon l'Art Connu ;

- La figure 6 illustre la disposition des éléments de contact dans un exemple de connecteur selon un premier mode de réalisation de l'invention ;

5 - Les figures 7a à 7c sont des figures de détail illustrant le fonctionnement d'un connecteur destiné à recevoir des cartes selon la norme ISO ;

- La figure 8 illustre l'électronique spécifique du lecteur de cartes, associée au connecteur selon l'invention ;

10 - Les figures 9a à 9c sont des figures de détail illustrant le fonctionnement d'un connecteur destiné à recevoir des cartes selon la norme ISO ;

Dans la réalisation de la figure 1, le connecteur 1 pour appareil lecteur de carte C à microcircuit 3 comporte un corps 2 supportant des éléments de contacts balais B, destinées à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit I_C lorsque la carte C est insérée dans le connecteur 1.

15 Conformément à l'invention, ce connecteur 1 comporte un circuit électronique I_C relié, d'une part, avec au moins une partie desdits éléments de contact balais C_1 à C_8 et, d'autre part, avec le circuit électronique 4 du lecteur de carte. Le circuit électronique I_C porté par le connecteur 1 comporte des moyens qui sont détaillés dans la demande PCT n°FR 96/00156 pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte C dans le lecteur de carte.

20 La figure 2 illustre un fragment de carte C conforme à la norme ISO 7816. Cette norme prescrit les dimensions, l'emplacement et l'affectation des plages de contacts, C_1 à C_8 , affleurant à la surface des cartes à microcircuit de type ID-1. En réalité, la carte peut comprendre un ou plusieurs microcircuits. Les bornes d'entrées-sorties de ces microcircuits sont reliées à ces plages de contacts, C_1 à C_8 .

25 Les plages de contacts, C_1 à C_8 , sont organisées en deux rangées de quatre plages, respectivement C_1 à C_4 et C_5 à C_8 , sensiblement parallèles entre elles et parallèles au bord gauche B_G (sur la figure) de la carte C, bord servant de butée. La figure représente également le bord supérieur B_S de la carte C. On a enfin porté, sur la figure 2, les principales caractéristiques géométriques définissant les contacts , C_1 à C_8 , exprimées en distances minimales et maximales (en mm) telles qu'elles ressortent de la norme précitée.

30 Cette dernière ne définit ni la forme, ni la surface exactes de zone conductrice qui comprend chaque contact. Chaque zone conductrice doit comprendre une surface sensiblement rectangulaire de dimensions minimales 1,7×2 mm. Les dimensions maximales ne sont pas précisées. Il est seulement

indiqué que chaque contact doit être électriquement isolé des autres contacts. En outre, la surface de la carte C, entre plages de contact C_1 à C_8 , peut être isolante ou conductrice : par exemple recouverte d'une métallisation reliée au contact de masse, dans un but de découplage.

5 Il y a huit contacts, comme indiqué précédemment. Ceux-ci peuvent être situés sur le recto ou le verso de la carte C, mais les distances précitées sont définies par rapport au bord gauche B_G et au bord supérieur B_S de la carte C.

L'affectation des contacts est donnée par le tableau disposé en annexe de la présente description.

10 La figure 3 illustre un exemple de carte à microcircuit C, conforme à la norme AFNOR, plus ancienne, dans les mêmes conditions de représentation que la carte C.

On constate des différences notables en ce qui concerne les distances entre les plages de contact, C_1 à C_8 , et les bords gauche et supérieur précités. En outre, la localisation des plages de contacts est également différente. A titre d'exemple le contact C_8 , dans le cas de la carte ISO, est à la place du contact C_1 , dans le cas de la carte AFNOR.

15 Le connecteur utilisé dans le lecteur de carte doit tenir compte de la norme utilisée, cette contrainte étant commune aux connecteurs de l'Art Connu.

20 Par contre, pour que le connecteur selon l'invention fonctionne correctement, il est nécessaire aussi que les bords des plages des contacts "signaux" (c'est-à-dire autres que C_1 et C_5) soient alignés avec les plages de contacts C_1/C_5 ou décalés dans le sens favorable, ce qui est le cas le plus général.

25 Cependant, il peut exister certaines configurations de cartes qui interdisent leur utilisation dans le cadre de l'invention. Un tel exemple est illustré par la figure 4 qui représente de nouveau une carte C conforme à la norme ISO précitée. Cependant, la plage de contact C_1 (tension d'alimentation) a une forme allongée et s'étend en direction de la plage C_5 .

C'est la seule limitation dont souffre l'invention.

30 Pour fixer les idées, les figures 5a et 5b représentent, à titre d'exemple, un connecteur de l'Art Connu, désigné sous la référence générale 60, vu en coupe BB et de haut, respectivement. Les éléments de contact formant balais, représentés sous la référence générale 50 et repliés en 63, sont disposés en deux rangées dans des lumières 66 et 67, respectivement. Il comporte également une paire d'éléments de contacts 20-30, dits de détection de "fin de course", repliés en 60 et 61. Ces

35

éléments 20 et 30 sont disposés dans une lumière 68 et leurs extrémités repliées dans une lumière 68'.

On remarque que pour une insertion d'une carte (non représentée) dans le sens de la flèche F, le rebord avant 70 (haut de la figure 5b), qui est incurvé, présente deux points extrêmes latéraux 71. Ces deux points 71 définissent une ligne de butée BB pour la carte. La région 24 de l'élément de contact 20, située près de la ligne de butée BB est dotée d'un profil en forme de crosse. Lorsque la carte est insérée complètement dans le connecteur 60, elle repousse l'élément de contact 20, ce qui entraîne une mise en contact des deux éléments de contact 20 et 30 et une détection d'insertion complète de la carte ("fin de course") par des circuits électroniques appropriés du lecteur (non représentés) associés au connecteur 60. Cette détection autorise l'alimentation effective en tension du balais associé à la plage C₁ de la carte C (voir figure 2, par exemple).

L'invention est susceptible de deux modes de réalisations principaux.

Selon un premier mode de réalisation, on ajoute un élément de contact supplémentaire du type "balais de tension", qui vient en parallèle avec le "balais de tension" normal, selon une configuration qui sera décrite ci-après. Ce balais supplémentaire est notamment décalé par rapport au balais normal.

Selon un second mode de réalisation, l'élément de contact de type "balais de tension" n'est pas doublé mais seulement décalé par rapport à la rangée d'éléments de contact à laquelle il appartient.

La figure 6 illustre schématiquement un connecteur 1 d'insertion de carte C selon le premier mode de réalisation de l'invention. On a supposé, dans l'exemple décrit sur cette figure 6, que la carte C à insérer dans le connecteur 1 répond à la norme ISO précitée.

Pour plus de clarté, on n'a représenté, sur la figure 6, que les éléments de contact et leurs dispositions dans l'espace. Les autres éléments : corps du connecteur et autres accessoires peuvent être entièrement communs aux connecteurs de l'Art Connu, par exemple au connecteur représenté sur les figures 5a et 5b.

De façon connue en soi, le connecteur 1 comprend deux rangées d'éléments de contact, formant balais, respectivement B_{C1}-B_{C4} et B_{C5}-B_{C8}, quatre dans chaque rangée. Chacun de ces balais est destiné à être mis en contact galvanique avec une plage correspondante, C₁ à C₈, de la carte C. Ils jouent le rôle des éléments de contact 50 de la figure 5a.

De façon également connue en soi, il peut être prévu une paire d'éléments de contacts, B_{fc1} et B_{fc2} , dits de "fin de course", destinés à détecter l'insertion complète et correcte de la carte C dans le connecteur 1.

Comme le montre la figure 6, les balais, B_{C1} - B_{C4} et B_{C5} - B_{C8} , sont constitués de lames métalliques, minces et souples, dont les extrémités distales 10 à 80 ont la forme d'une crosse. Ces lames sont parallèles entre elles et les extrémités distales précitées sont disposées en vis à vis, deux par deux, de par et d'autre d'un axe de symétrie Δ perpendiculaire aux lames.

Selon une version de l'invention, on prévoit un élément de contact supplémentaire, référencé B_{CX} , doublant l'élément de contact B_{C1} , de type "balais de tension. Cet élément de contact supplémentaire B_{CX} peut d'ailleurs être découpé (au moment de la fabrication du connecteur) dans la même bande que les contacts normaux et surmoulé en même temps qu'eux dans le corps du connecteur (voir figure 5b). Il sera avantageux, dans ce cas, de rétrécir la largeur d'une lame et d'en ajouter une cinquième à côté.

Cet élément de contact supplémentaire B_{CX} permet de détecter l'insertion, comme le retrait de la carte C et, donc, de brancher ou de couper l'alimentation en énergie électrique, de la manière qui sera explicitée ci-après.

Il peut également remplir la fonction de l'élément de contact "fin de course" ou y être ajouté afin d'en améliorer les performances.

Toujours pour le cas d'une carte C répondant à la norme ISO, la figure 7a illustre la position des éléments de contact balais B_{C1} et B_{CX} , par rapport à la plage C_1 , en position de travail normal, c'est-à-dire carte C correctement introduite dans le connecteur 1. Dans ce cas, l'élément de contact balais B_{CX} est en avant de l'élément de contact balais B_{C1} , mais en dehors de la plage C_1 .

Dans la configuration illustrée par la figure 7a, on a supposé que l'espace entre C_1 (voir figure 5) et C_5 était occupé par une plage métallique M au potentiel de la masse. La carte C est bloquée contre une butée b.

Dans cet état de travail normal, l'élément de contact balais B_{C1} est alimentée par le tension d'alimentation V_{CC} , soit généralement + 5 V. La plage C_1 est alors également portée à ce potentiel et le microcircuit de la carte C (non représenté) alimenté en énergie électrique. Les opérations de lecture et/ou lecture peuvent se dérouler normalement.

Si la carte est retirée, normalement ou "arrachée", la plage C_1 va subir une translation selon la flèche F_R et l'élément de contact balais B_{CX} va se rapprocher de celle-ci. Cette situation est illustrée par la figure 6b. Selon l'écart

existant entre les plages C_1 et M, et/ou la vitesse de retrait de la carte C, un des deux événements suivants va se produire :

a/ l'élément de contact balais supplémentaire B_{CX} va engendrer un court-circuit avec la plage C_1 ;

5 b/ la tension "lue" par cet l'élément de contact balais supplémentaire B_{CX} va changer.

Dans les deux cas, on détecte une modification d'état qui peut être mise à profit pour couper l'alimentation électrique.

10 Par contre, les autres éléments de contacts, B_{C2} à B_{C8} , n'ont pas le temps de sortir de leurs plages respectives, C_2 à C_8 .

La figure 8 illustre schématiquement, sous la forme d'un bloc schéma, un circuit électronique de gestion d'état des éléments de contact B_{C1} et B_{CX} .

15 L'élément de contact B_{C1} est connecté à la sortie V_{CC} d'une alimentation électrique régulée 2 disposée dans le lecteur L. L'élément de contact supplémentaire B_{CX} est connecté à l'entrée d'un circuit 3, comprenant par exemple un comparateur de tension, entre V_{CC} et une tension de référence V_{ref} , par exemple 0 V, la plage M étant supposée être à la masse. En réalité toute tension de référence peut convenir, le rôle du circuit de comparaison 3 étant de détecter une variation du potentiel de l'élément de contact supplémentaire B_{CX} , d'amplitude supérieure à un
20 seuil déterminé. Ce seuil tient compte, notamment, des tolérances de la tension d'alimentation, des parasites prévisibles, etc.

On suppose également que l'alimentation 2 est pourvue de circuits électroniques détectant une mise en court-circuit de la sortie (mise à la masse de la tension V_{CC}) et coupant celle-ci. Cette opération sera réalisée pour la détection de
25 l'événement "a/" rappelé ci-dessus : détection d'un court-circuit.

La détection de l'événement "b/" (modification du potentiel de l'élément de contact balais supplémentaire B_{CX}) est réalisée par le circuit comparateur 3. Le signal de sortie V_S est transmis sur une entrée de l'alimentation 2 et bloque celle-ci (mise hors tension de l'élément de contact balais B_{C1}) lorsqu'un changement de
30 potentiel d'amplitude prédéterminée est détecté.

Ce signal de sortie V_S peut aussi être transmis à un système électronique pour désactiver les balais signaux.

La figure 7c illustre également une situation de retrait de la carte C_{arte} , mais dans cet exemple, la plage de masse M (figures 7a et 7b) n'existe pas. Lorsque
35 l'on va retirer la carte C du connecteur (flèche F_R), le potentiel de l'élément de contact supplémentaire C_{BX} va changer et ce changement va être détecté par le

comparateur 3 (figure 8). L'élément de contact supplémentaire B_{CX} passe au potentiel V_{CC} .

La figure 9a illustre la configuration à adopter pour le cas d'une carte C à la norme AFNOR. La butée (non représentée) est du côté opposé à la plage C_1 .
5 Plus précisément, cette figure illustre l'état de travail normal. L'élément de contact supplémentaire C_{BX} est décalé en avant de l'élément de contact C_{B1} , mais repose sur la plage C_1 . Les deux éléments de contact C_{BX} et C_{B1} , sont donc portés au même potentiel V_{CC} . On suppose également qu'une plage de masse, formée par la plage C_5 , jouxte la plage C_1 .

10 Lorsque l'on procède à un retrait de la carte C, par exemple par arrachement, la plage de masse C_5 va se rapprocher de l'élément de contact supplémentaire C_{BX} , comme illustré par la figure 9b.

Comme précédemment, deux événements distincts peuvent être détectés :

15 a/ situation de court-circuit entre la plage de masse C_5 et la plage de tension C_1 , du fait que l'élément de contact supplémentaire B_{CX} repose sur les deux plages à la fois ;

b/ détection d'un changement du potentiel de l'élément de contact supplémentaire B_{CX} , qui passe de la valeur V_{CC} (par exemple + 5 V) à 0 V.

20 En réalité, dans ce dernier cas, une variation de tension, supérieure à un seuil donné, est suffisante. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la retombée à zéro.

Egalement, comme précédemment, les autres éléments de contacts, B_{C2} à B_{C8} n'ont pas eu le temps de quitter les plages, C_2 à C_8 , respectivement.

25 La gestion de ces deux événements peut s'effectuer, comme précédemment, en faisant appel aux circuits électroniques de la figure 8.

Enfin, s'il n'y a pas de plage de masse proche de la plage C_1 , comme illustré par la figure 9c, seul l'événement "b/" se produit et peut être détecté par les mêmes circuits (plus précisément par le comparateur 3).

30 Le mode de réalisation qui vient d'être décrit atteint parfaitement les buts que s'est fixés l'invention.

Cependant, comme il a été indiqué, deux états ou événements distincts doivent pouvoir être détectés, ce qui impose la présence dans le lecteur d'une électronique permettant la gestion de l'élément de contact supplémentaire B_{CX} .

35 Selon le second mode de réalisation de l'invention (non représenté), on se contente de décaler légèrement l'élément de contact du type "balais de tension", par rapport aux autres éléments de contact de la même rangée : "balais

d'alimentation ". Dans ce cas, aucun élément de contact supplémentaire B_{CX} n'est nécessaire. La réalisation est donc plus simple.

Dans le cas d'une carte aux normes ISO, il suffit de décaler l'élément de contact du type "balais d'alimentation" B_{C1} vers le côté butée par rapport aux autres éléments de contact : "balais de signaux". Si la plage "alimentation" C_1 n'est pas
5 plus longue, côté butée, que les plages "signaux", ce décalage est suffisant pour assurer un séquençement correcte.

Cependant la norme ISO précitée ne garantit pas que cette exigence soit remplie et, de fait de nombreuses, cartes bancaires ont une configuration de plage
10 "alimentation" qui ne convient pas.

On réservera donc ce mode de réalisation à des applications spécifiques.

Dans le cas des cartes à la norme AFNOR, on décale l'élément de contact B_{C1} du côté butée par rapport aux éléments de contact du type "balais signaux". Si on se reporte de nouveau aux figures 9a à 9c, on dispose l'élément de
15 contact B_{C1} en lieu et place de l'élément de contact supplémentaire B_{CX} .

Cette disposition assure un séquençement correct, par coupure de l'alimentation, éventuellement après mise en court-circuit de celle-ci.

Le principal avantage du second mode de réalisation est naturellement qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une électronique de gestion de l'état des balais.
20 En outre, seule une légère modification de l'élément de contact B_{C1} s'avère nécessaire.

Cependant, comme il a été rappelé, certaines cartes sont incompatibles du fait de la conformation des plages C_1 , conformation que ne peuvent garantir les normes.

25 Naturellement, pour que l'invention puisse produire ses effets, il est nécessaire qu'un certain nombre d'exigences soient remplies. Elles tiennent essentiellement à un respect de tolérances sur la réalisation et le positionnement dans le connecteur de l'élément de contact B_{C1} par rapport à la plage C_1 , lorsque la carte C est en butée et le décalage entre l'élément de contact normal B_{C1} et l'élément
30 de contact supplémentaire B_{CX} , lorsque celui-ci existe (premier mode de réalisation).

Notamment, pour fixer les idées, le centre de la plage C_1 est à une distance égale à 18,87 mm de la butée carte b, avec une tolérance +0,4 mm maxi et -0,5 mm maxi. Comme il a été indiqué, la largeur de la plage C_1 , selon une direction
35 parallèle à F_R , est de 2 mm mini et la distance séparant une plage contiguë à C_1 et C_1 est de 0,2 mm.

Les précisions à obtenir lors de la fabrication doivent être en adéquation avec ces valeurs. Cette exigence concerne non seulement les éléments de contacts eux-mêmes et leurs positionnements relatifs, mais aussi d'autres opérations, telles que le surmoulage, etc.

5 Toutes ces opérations résultent cependant de choix technologiques à la portée de l'Homme de Métier.

A la lecture de la description qui précède, on constate aisément que l'invention présente de nombreux avantages et parmi lesquels les avantages indiqués ci-après.

10 En ce qui concerne la précision, dans le cas d'un connecteur selon l'Art Connu, muni d'éléments de contact du type "fin de course", la garantie d'un bon séquençement est tributaire :

- de la précision mécanique des éléments de contact précités ;
- de la position des plages de contacts par rapport au bord de la carte ;
- 15 - de la position des éléments de contacts balais par rapport aux éléments de contact de type "fin de course".

Dans le cas d'un connecteur selon l'invention, la précision dépend :

- du décalage voulu des éléments de contact balais, obtenu par un outil de découpe-cambrage des balais ;
- 20 - de la précision dans les dimensions et l'espacement des plages de contact de la carte obtenues par des procédés de découpe ou équivalent.

La précision globale obtenue est meilleure que celle obtenue avec l'aide des seuls éléments de contact de type "fin de course".

25 L'encombrement peut être moindre que celui des connecteurs équivalents de l'Art connu, car les éléments de contact de type "fin de course" peuvent être omis, ce qui permet une diminution éventuelle de l'épaisseur.

En sens contraire, si l'on maintient les éléments de contact de type "fin de course", les dispositions propres à l'invention permettent, par addition des effets, une augmentation de la fiabilité.

30 Enfin le coût peut être diminué si les éléments de contact de type "fin de course" sont omis, même dans le cas du premier mode de réalisation, car la lame supplémentaire n'induit qu'un coût d'outillage supplémentaire.

ANNEXE

Contact N°	Dénomination et affectation des contacts
C ₁	VCC (Tension d'alimentation)
C ₂	RST (Signal de remise à zéro)
C ₃	CLK (Signal d'horloge)
C ₄	Réservé pour un usage futur
C ₅	GND (Masse)
C ₆	VPP (Tension de programmation)
C ₇	I/O (Données entrées/sorties)
C ₈	Réservé pour un usage futur

REVENDICATIONS

1. Connecteur pour appareil lecteur (L) de carte (C) à microcircuit comportant un corps supportant des éléments de contacts balais (B) destinés à être mis en contact électrique avec des plages conductrices associées audit microcircuit lorsque la carte (C) est insérée dans le connecteur (1) caractérisé en ce qu'il comporte un circuit électronique (I_C) relié, d'une part, avec au moins une partie desdits éléments de contact balais (B) et destiné à être relié, d'autre part, avec le circuit électronique (4) du lecteur de carte, le circuit électronique (I_C) porté par le connecteur comportant des moyens pour contrôler des opérations d'insertion ou de retrait de la carte (C) dans le lecteur de carte et en ce que l'un (B_{Cx}) desdits éléments de contact balais porté à un second potentiel déterminé, est décalé par rapport aux autres éléments de contacts balais (B_{C1} - B_{C8}), de manière à ce que, après insertion correcte de la carte (C) dans le connecteur (1), un des deux événements suivants se réalise lors d'un retrait de la carte du connecteur, avant que les autres éléments de contact balais (B_{C2} - B_{C8}) ne quittent les plages de contacts (C_2 - C_8) de la carte (C) avec lesquelles ils sont en contact :

- la mise en court-circuit dudit élément de balais (B_{C1}) porté au potentiel déterminé et dudit élément de balais porté au potentiel dit de masse ;
- ou la variation déterminée dudit second potentiel, d'une amplitude atteignant un seuil déterminé.

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément de contact balais (B_{Cx}) décalé par rapport aux autres éléments de contact balais, est un élément de contact unique affecté à l'une (C_1) desdites plages de contact qui est décalé par rapport aux contacts balais affectés aux autres plages de contact.

3. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément de contact balais décalé par rapport aux autres éléments de contact balais est un élément de contact supplémentaire (B_{CX}), adjacent audit élément de contact balais (B_{C1}) destiné à alimenter en énergie électrique ledit microcircuit, via ladite plage conductrice (C_1) dite d'alimentation, et doublant cet élément.

4. Connecteur selon la revendication 3, caractérisé en ce que, ladite carte (C) à microcircuit répondant à la norme ISO, ledit élément de contact balais supplémentaire (B_{CX}) est décalé par rapport audit élément de contact balais (B_{C1}) destiné à alimenter en énergie électrique ledit microcircuit d'une valeur telle qu'il repose à l'extérieur de la plage de contact (C_1) dite d'alimentation lorsque la carte

(C) est insérée correctement dans le connecteur et qu'il s'en rapproche, lors d'un retrait de celle-ci, de manière à créer l'un desdits deux événements.

5 5. Connecteur selon la revendication 4, caractérisé en ce ladite variation de potentiel est détectée lorsque le potentiel dudit élément de contact supplémentaire (B_{CX}) atteint ledit premier potentiel déterminé (V_{CC}).


10 6. Connecteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la surface de ladite carte (C) comportant des plages supplémentaires (M) disposées entre lesdites plages de contact et portées au potentiel dit de masse, ledit élément de contact balais supplémentaire (B_{CX}) repose sur l'une de desdites plages (M),
lorsque la carte (C) est insérée correctement dans le connecteur, de manière à être portée au potentiel dit de masse, et en ce que ledit événement de court-circuit est provoqué par la mise en contact électrique de cette plage supplémentaire (M) avec la plage de contact (C_1) dite d'alimentation, par l'élément de contact balais supplémentaire (B_{CX}), lors du retrait de la carte (C).

15 7. Connecteur selon la revendication 3, caractérisé en ce que, ladite carte (C) à microcircuit répondant à la norme AFNOR, ledit élément de contact balais supplémentaire (B_{CX}) est décalé par rapport audit élément de contact balais (B_{C1}) destiné à alimenter en énergie électrique ledit microcircuit d'une valeur telle qu'il repose à l'intérieur de la plage de contact (C_1) dite d'alimentation lorsque la carte
20 (C) est insérée correctement dans le connecteur et qu'il sorte de celle-ci lors d'un retrait du retrait de la carte (C) de manière à créer l'un desdits deux événements, et en ce que lesdits premier (V_{CC}) et second potentiels déterminés sont identiques.

25 8. Connecteur selon la revendication 7, caractérisé en ce ladite variation de potentiel est détectée lorsque le potentiel ledit élément de contact supplémentaire (B_{CX}) est inférieure premier potentiel déterminé dudit seuil déterminé.

30 9. Connecteur selon la revendication 7, caractérisé en ce que la surface de ladite carte (C) comportant des plages supplémentaires (M) disposées entre lesdites plages de contact et portées au potentiel dit de masse, ledit élément de contact balais supplémentaire (B_{CX}) est mis en mouvement vers l'une de desdites plages (M), lorsque du retrait de la carte (C) et en ce que ledit événement de court-circuit est provoqué par la connexion de cette plage supplémentaire (M) et de la plage de contact (C_1) dite d'alimentation, par l'élément de contact balais supplémentaire (B_{CX}), lors du retrait de la carte (C).

35 10. Connecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une paire d'éléments de contacts (B_{fc1} - B_{fc2}) dits de "fin de course" destinés à détecter l'insertion complète de ladite carte (C).

**FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)**

2/6

FIG. 2









FIG. 3








4/6



5/6



6/6

FIG_9a




FIG_9b





FIG_9c



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR 96/00428

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G06K7/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP,A,0 595 305 (SONY CORPORATION) 4 May 1994 see column 6, line 48 - column 7, line 14; figures 4-6 ---	1-8
A	EP,A,0 363 871 (OKI ELECTRIC INDUSTRY COMPANY) 18 April 1990 see column 4, line 56 - column 6, line 57; figure 1 ---	1
A	EP,A,0 316 699 (ALCATEL CIT) 24 May 1989 cited in the application see abstract; figure 1 -----	9

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 July 1996

Date of mailing of the international search report

25. 07. 96

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Chiarizia, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PC I/FR 96/00428

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A-595305	04-05-94	JP-A- 6139414 CN-A- 1090108 US-A- 5463210	20-05-94 27-07-94 31-10-95
EP-A-363871	18-04-90	AU-B- 624636 AU-B- 4268989 CA-A- 1319987 US-A- 5034599	18-06-92 26-04-90 06-07-93 23-07-91
EP-A-316699	24-05-89	FR-A- 2623314 DE-A- 3875072 JP-A- 1161594 JP-B- 8023879 US-A- 4900273	19-05-89 05-11-92 26-06-89 06-03-96 13-02-90

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dern. : Internationale No
PCI/FR 96/00428

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 G06K7/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 6 G06K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP,A,0 595 305 (SONY CORPORATION) 4 Mai 1994 voir colonne 6, ligne 48 - colonne 7, ligne 14; figures 4-6 ---	1-8
A	EP,A,0 363 871 (OKI ELECTRIC INDUSTRY COMPANY) 18 Avril 1990 voir colonne 4, ligne 56 - colonne 6, ligne 57; figure 1 ---	1
A	EP,A,0 316 699 (ALCATEL CIT) 24 Mai 1989 cité dans la demande voir abrégé; figure 1 -----	9

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

17 Juillet 1996

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

25. 07. 96

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Chiarizia, S

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Denr e Internationale No

PCT/FR 96/00428

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP-A-595305	04-05-94	JP-A-	6139414	20-05-94
		CN-A-	1090108	27-07-94
		US-A-	5463210	31-10-95

EP-A-363871	18-04-90	AU-B-	624636	18-06-92
		AU-B-	4268989	26-04-90
		CA-A-	1319987	06-07-93
		US-A-	5034599	23-07-91

EP-A-316699	24-05-89	FR-A-	2623314	19-05-89
		DE-A-	3875072	05-11-92
		JP-A-	1161594	26-06-89
		JP-B-	8023879	06-03-96
		US-A-	4900273	13-02-90
