

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7683903号
(P7683903)

(45)発行日 令和7年5月27日(2025.5.27)

(24)登録日 令和7年5月19日(2025.5.19)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 2 0

A 6 3 F 7/02 3 3 4

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

請求項の数 1 (全141頁)

(21)出願番号	特願2020-182023(P2020-182023)	(73)特許権者	509242635 株式会社七匠 東京都渋谷区南平台町1 6 番 1 7 号
(22)出願日	令和2年10月30日(2020.10.30)	(74)代理人	100162536 弁理士 高橋 豊
(65)公開番号	特開2022-72533(P2022-72533A)	(72)発明者	照沼 丈史 東京都渋谷区南平台町1 6 番 1 1 号 株 式会社七匠内
(43)公開日	令和4年5月17日(2022.5.17)	審査官	平井 隼人
審査請求日	令和5年9月1日(2023.9.1)		
前置審査			

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

始動口に遊技球が入球したことで判定情報を取得し、前記判定情報に基づき遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定することが可能な主制御手段と、

電力供給が開始された場合に表示手段に復旧表示を表示することが可能な演出制御手段と、

所定の音を出力することが可能な音出力手段と、

前記所定の音の音量値の調整操作を行うための調整操作手段と、

前記音量値の調整操作が行われた場合に前記音量値の調整処理を行う調整処理手段と、
を備え、

前記主制御手段は、

前記判定よりも前に前記判定情報を事前判定することが可能であり、

前記判定が行われていない前記判定情報を記憶領域に保留記憶することが可能であり、

前記演出制御手段は、

前記音量値の調整操作が行われた場合に調整操作された前記音量値を示す情報を前記表示手段に表示することが可能であり、

前記特別遊技の実行中に前記電力供給が開始された場合、所定の遊技操作の実行を促進する促進報知を含む特定の復旧表示を前記表示手段に表示可能であり、

前記調整処理手段は、

前記特定の復旧表示の表示中に前記音量値の調整操作が行われた場合、前記音量値の調

整処理を行うことが可能であり、

前記演出制御手段は、
発光手段の発光制御が可能であり、

前記特定の復旧表示の表示中に前記音量値の調整操作が行われた場合、前記音量値を示す情報を前記表示手段に表示せず、

前記表示手段に、前記保留記憶の数に応じた保留情報を表示可能であり、

前記事前判定に応じて、第1保留情報と、前記第1保留情報とは異なる第2保留情報と、を表示可能であり、

前記第2保留情報を表示するときに、前記第1保留情報を表示するときとは異なる態様で前記音出力手段より所定の演出音を可聴出力すると共に、前記第1保留情報を表示するときとは異なる態様で前記発光手段を所定発光させることが可能であり、

前記復旧表示の表示中に前記始動口に遊技球が入球して、前記事前判定に応じて前記第2保留情報の表示を決定した場合には、前記第2保留情報を視認可能とせずに前記所定の演出音を可聴出力すると共に前記発光手段を所定発光させ、前記復旧表示の表示を終了した後、前記第2保留情報を視認可能とする、

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

パチンコ遊技機においては、電源が投入されると所定の初期化処理を実行した後に、メインループ処理を実行するものがあった（例えば、特許文献1の段落0055）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2017-131353号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、利便性を高めて更なる遊技興趣を向上させるうえでは改善の余地があった。

【0005】

本発明は、このような実情に鑑み、利便性を高めて更なる遊技興趣を向上させることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明に係る遊技機は、始動口に遊技球が入球したことで判定情報を取得し、前記判定情報に基づき遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定することが可能な主制御手段と、電力供給が開始された場合に表示手段に復旧表示を表示することが可能な演出制御手段と、所定の音を出力することが可能な音出力手段と、前記所定の音の音量値の調整操作を行うための調整操作手段と、前記音量値の調整操作が行われた場合に前記音量値の調整処理を行う調整処理手段と、を備え、前記主制御手段は、前記判定よりも前に前記判定情報を事前判定することが可能であり、前記判定が行われていない前記判定情報を記憶領域に保留記憶することが可能であり、前記演出制御手段は、前記音量値の調整操作が行われた場合に調整操作された前記音量値を示す情報を前記表示手段に表示することが可能であり、前記特別遊技の実行中に前記電力供給が開始された場合、所定の遊技操作の実行を促進する促進報知を含む特定の復旧表示を前記表示手段に表示可能であり、前記調整処理手段は、前記特定の復旧表示の表示中に前記音量値の調整操作が行われた場合、前記音量値の調整処理を行うことが可能であり、前記演出制御手段は、発光手段の発光制御

10

20

30

40

50

が可能であり、前記特定の復旧表示の表示中に前記音量値の調整操作が行われた場合、前記音量値を示す情報を前記表示手段に表示せず、前記表示手段に、前記保留記憶の数に応じた保留情報を表示可能であり、前記事前判定に応じて、第1保留情報と、前記第1保留情報とは異なる第2保留情報と、を表示可能であり、前記第2保留情報を表示するときに、前記第1保留情報を表示するときとは異なる態様で前記音出力手段より所定の演出音を可聴出力すると共に、前記第1保留情報を表示するときとは異なる態様で前記発光手段を所定発光させることが可能であり、前記復旧表示の表示中に前記始動口に遊技球が入球して、前記事前判定に応じて前記第2保留情報の表示を決定した場合には、前記第2保留情報を視認可能とせずに前記所定の演出音を可聴出力すると共に前記発光手段を所定発光させ、前記復旧表示の表示を終了した後に前記第2保留情報を視認可能とする、ことを特徴とする。

10

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、利便性を高めて更なる遊技興趣を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】本発明の実施形態に係る遊技機の外観正面図である。

【図2】本発明の実施形態に係る遊技機の外観背面図である。

【図3】本発明の実施形態に係る遊技盤の正面図である。

【図4】本発明の実施形態に係る遊技機のブロック図である。

20

【図5】本発明の実施形態に係る特別図柄当たり判定テーブル、普通図柄当たり判定テーブルを示す図である。

【図6】本発明の実施形態に係る特別図柄決定テーブル、普通図柄決定テーブルを示す図である。

【図7】本発明の実施形態に係る遊技状態遷移図である。

【図8】本発明の実施形態に係る特別図柄変動パターンテーブルを示す図である。

【図9】本発明の実施形態に係るメインRAMの判定情報記憶領域、メインRAMのカウンタを示す図である。

【図10】本発明の実施形態に係る主制御基板メイン処理を示すフローチャートである。

【図11】本発明の実施形態に係る設定値変更処理を示すフローチャートである。

30

【図12】本発明の実施形態に係る設定値確認処理を示すフローチャートである。

【図13】本発明の実施形態に係る主制御基板タイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図14】本発明の実施形態に係る入力SW検出処理を示すフローチャートである。

【図15】本発明の実施形態に係る第1始動口検出時処理を示すフローチャートである。

【図16】本発明の実施形態に係る第2始動口検出時処理を示すフローチャートである。

【図17】本発明の実施形態に係る通過ゲート検出時処理を示すフローチャートである。

【図18】本発明の実施形態に係る特別図柄関連処理を示すフローチャートである。

【図19】本発明の実施形態に係る特別図柄変動開始時処理を示すフローチャートである。

【図20】本発明の実施形態に係る特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。

40

【図21】本発明の実施形態に係る遊技状態別処理を示すフローチャートである。

【図22】本発明の実施形態に係る当たり遊技処理を示すフローチャートである。

【図23】本発明の実施形態に係る異常判定処理を示すフローチャートである。

【図24】本発明の実施形態に係る演出制御基板メイン処理を示すフローチャートである。

【図25】本発明の実施形態に係る演出制御基板タイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図26】本発明の実施形態に係る操作デバイス入力処理を示すフローチャートである。

【図27】本発明の実施形態に係るメインコマンド受信処理（1／2）を示すフローチャートである。

【図28】本発明の実施形態に係るメインコマンド受信処理（2／2）を示すフローチャートである。

50

ートである。

【図 29】本発明の実施形態に係る時短 B 示唆演出決定処理を示すフローチャートである。

【図 30】本発明の実施形態に係るアイコン毎の入賞音、変化音、始動口発光装置（色）の関係について説明する図である。

【図 31】本発明の実施形態に係る画像・音制御部メイン処理を示すフローチャートである。

【図 32】本発明の実施形態に係る音量値・光量値関連サブコマンド受信時処理を示すフローチャートである。

【図 33】本発明の実施形態に係る始動口関連サブコマンド受信時処理を示すフローチャートである。

10

【図 34】本発明の実施形態に係る画像・音制御部タイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 35】本発明の実施形態に係る発光駆動制御部メイン処理を示すフローチャートである。

【図 36】本発明の実施形態に係る発光駆動制御部タイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図 37】本発明の実施形態に係る画像生成処理の概念図である。

【図 38】本発明の実施形態に係る報知態様の第 1 の例を説明する図である。

【図 39】本発明の実施形態に係る報知態様の第 2 の例を説明する図である。

【図 40】本発明の実施形態に係る報知態様の第 2 の例（別例）を説明する図である。

20

【図 41】本発明の実施形態に係る報知態様の第 3 の例を説明する図である。

【図 42】本発明の実施形態に係る報知態様の第 4 の例を説明する図である。

【図 43】本発明の実施形態に係る報知態様の第 5 の例を説明する図である。

【図 44】本発明の実施形態に係る報知態様の第 6 の例を説明する図である。

【図 45】本発明の実施形態に係る報知態様の第 6 の例（別例）を説明する図である。

【図 46】本発明の実施形態に係る報知態様の第 7 の例を説明する図である。

【図 47】本発明の実施形態に係る報知態様の第 8 の例を説明する図である。

【図 48】本発明の実施形態に係る報知態様の第 9 の例を説明する図である。

【図 49】本発明の実施形態に係る報知態様の第 9 の例（別例）を説明する図である。

【図 50】本発明の実施形態に係る報知態様の第 10 の例を説明する図である。

30

【図 51】本発明の実施形態に係る報知態様の第 11 の例を説明する図である。

【図 52】本発明の実施形態に係る報知態様の第 12 の例を説明する図である。

【図 53】本発明の実施形態に係る契機 1、契機 2 の特徴部を示すタイムチャート 1 である。

【図 54】本発明の実施形態に係る契機 1、契機 2 の特徴部の変形例を示す図である。

【図 55】本発明の実施形態に係る契機 1、契機 2 の特徴部を示すタイムチャート 2 である。

【図 56】本発明の実施形態に係る契機 1、契機 2 の特徴部を示すタイムチャート 3 である。

【図 57】本発明の実施形態に係る時短 B 示唆演出の実行例を示すタイムチャートである。

40

【図 58】本発明の実施形態に係る時短 B 示唆演出の実行例（変形例 1）を示すタイムチャートである。

【図 59】本発明の実施形態に係る時短 B 示唆演出の実行例（変形例 2）を示すタイムチャートである。

【図 60】本発明の実施形態に係る時短 B 突入変動の特徴部を示すタイムチャート 1 である。

【図 61】本発明の実施形態に係る時短 B 突入変動の特徴部を示すタイムチャート 2 である。

【図 62】本発明の実施形態に係る通常遊技状態における契機 1、契機 2 について説明するタイムチャート 1 である。

50

【図 6 3】本発明の実施形態に係る通常遊技状態における契機 1、契機 2 について説明するタイムチャート 2 である。

【図 6 4】本発明の実施形態に係る通常遊技状態における契機 1、契機 2 について説明するタイムチャート 3 である。

【図 6 5】本発明の実施形態に係る契機 1 と契機 2 の出力可能な楽曲の関係について説明するタイムチャートである。

【図 6 6】本発明の実施形態に係る契機 1 で移行した時短遊技状態 A と、契機 2 で移行した時短遊技状態 B について説明するタイムチャート 1 である。

【図 6 7】本発明の実施形態に係る時短遊技状態終了後の通常遊技状態における演出モードについて説明するタイムチャートである。

【図 6 8】本発明の実施形態に係る契機 1 で移行した時短遊技状態 A と、契機 2 で移行した時短遊技状態 B について説明するタイムチャート 2 である。

【図 6 9】本発明の実施形態に係る時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの更新例を示すタイムチャートである。

【図 7 0】本発明の実施形態に係る時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの更新例（変形例 1）を示すタイムチャートである。

【図 7 1】本発明の実施形態に係る時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの更新例（変形例 2）を示すタイムチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0009】

以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下の実施形態では、本発明に係る遊技機として、パチンコ遊技機 1 を例に挙げて説明する。なお、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下」とは、図 1 で示すパチンコ遊技機 1 を遊技者側から見た状態で指し示している。

【0010】

図 1 に示すように、パチンコ遊技機 1 は、遊技店の遊技機設置島（図示せず）に設置するための外枠 2 と、外枠 2 に軸支され図 3 に示す遊技盤 6 を着脱可能に保持する中枠 3 と、中枠 3 に軸支され遊技盤 6 の前側に対向し、透明なガラスを介して遊技盤 6 を視認可能とするガラス枠 4 と、中枠 3 に軸支されガラス枠 4 の下側に位置し、遊技球を貯留可能な受け皿部材 5 と、を有している。なお、ガラス枠 4 と、受け皿部材 5 とは、分離型で構成されていてもよいし、一体型で構成されていてもよい。

【0011】

また、中枠 3 には、遊技球を遊技盤 6 の遊技領域 7 に発射させるための発射装置が設けられており、この発射装置に発射動作を行わせるための発射ハンドル 8 が設けられている。発射ハンドル 8 は、遊技者により把持され、所定の範囲内で回動させることが可能であって、回動させる量（ボリューム）によって、遊技領域 7 へ遊技球を発射させる際の発射強度が調整できるようになっている。例えば、第 1 の回動量で回動させた場合（第 1 の発射強度である場合）には、遊技領域 7 の左側に遊技球が発射され（いわゆる「左打ち」が可能となり）、第 1 の回動量よりも回動量が大きい第 2 の回動量で回動させた場合（第 2 の発射強度である場合）には、遊技領域 7 の右側に遊技球が発射される（いわゆる「右打ち」が可能となる）。

【0012】

なお、図示はしていないが、発射ハンドル 8 には、ハンドルタッチセンサが設けられている。このハンドルタッチセンサは、遊技者により発射ハンドル 8 が把持されていると ON となり、当該 ON 信号が払出制御基板 300 に入力される。これにより、発射ハンドル 8 が遊技者により把持されていることが把握できる。

【0013】

また、ガラス枠 4 には、発光装置 9（ランプ、LED 等）が設けられ、発光によりパチンコ遊技機 1 を装飾可能となっている。例えば、後述の特別図柄当たり判定処理にて、当たりと判定されたことに基づいて虹色に発光することで、当たりであることを報知する演

10

20

30

40

50

出が実行可能である。

【0014】

また、ガラス枠4（上方）には、スピーカ10が設けられ、楽曲（BGM＝バックグラウンドミュージック）や音声や効果音が出力可能となっている。例えば、後述の通常遊技状態が制御されている場合は、通常遊技状態に応じた楽曲が出力可能であり、後述の時短遊技状態（A、B）が制御されている場合は、時短遊技状態（A、B）に応じた楽曲が出力可能である。

なお、ガラス枠4（下方）には、下部スピーカ10が設けられており、音声や効果音が出力可能となっている。当該下部スピーカ10には、スピーカランプ10aが設けられており、後述する入賞時フラッシュ演出において発光するようになっている。

10

【0015】

なお、発光装置9、スピーカ10においては、パチンコ遊技機1に異常が発生したときの異常報知を実行することが可能である。例えば、発光装置9は、異常報知専用の発光パターンで発光することが可能であり、スピーカ10は、異常の具体的内容を報知する音声や警告音を出力することが可能である。

【0016】

また、受け皿部材5は、上受け皿5aと、下受け皿5bとで構成されており、上受け皿5aでの遊技球の貯留量が一定量を超えると、下受け皿5bに遊技球が払出されるようになっている。また、受け皿部材5には、遊技終了時に、上受け皿5aに貯留された遊技球を下受け皿5bに排出するための球抜きボタン11や、遊技球貸出装置（図示せず）に対して遊技球の払出を要求するための球貸しボタン12や、遊技球貸出装置の挿入口に挿入した有価価値媒体の返却を要求するためのカード返却ボタン13や、有価価値媒体の残高を表示するための残高表示部12aや、球貸しボタン12の操作による球貸しが可能であることを報知する球貸し可ランプ12bが設けられている。

20

【0017】

また、受け皿部材5には、各操作手段への操作を促す操作促進演出（例えば、操作手段を模した画像＋操作手段を「押して!」という画像が表示される演出）が実行された場合等において遊技者による操作が可能で、演出ボタン14と、演出レバー15と、が設けられている。なお、演出ボタン14と、演出レバー15とは、それぞれ独立して設けられていてもよいし、一体で設けられていてもよい。

30

【0018】

また、演出ボタン14、演出レバー15の一方または両方に振動装置を設けて振動させるようにしてもよい。例えば、大当たり予告演出として振動させてもよいし（振動予告）、当たり遊技や確変遊技状態に移行することを報知する場合に振動させるようにしてもよい。なお、振動予告は、当たり遊技に当せんしている場合に実行され易くなっており、大当たり予告演出の中でも当たり遊技への期待度が高い予告演出（例えば後述の大当たり予告演出B）として位置づけられている。

【0019】

また、受け皿部材5には、遊技者による操作が可能であって、スピーカ10から出力される楽曲（BGM）や音声や効果音の音量調整や、発光装置9から発する光量調整や、後述の画像表示装置26から発する光量の調整や、メニュー画面を起動させて、各メニューに対応する操作を行うための十字キーボタン16が設けられている。なお、十字キーボタン16はメニュー画面に係る操作を行なうための操作デバイスとして、音量調整や光量調整を行うための専用の操作デバイスを別途独立して設けるようにしてもよい。

40

【0020】

次に、図2に基づいて、パチンコ遊技機1の背面側の構成について説明を行う。パチンコ遊技機1の背面側には、後述の主制御基板100や、演出制御基板200や、払出制御基板300および払出装置304や、電源基板400等の各種制御基板が設けられている（正確には、中枠3の背面にこれらの各種制御基板が取り付けられている）。

【0021】

50

また、主制御基板 100 には、RAM クリアスイッチ 105 が設けられている。RAM クリアスイッチ 105 は、メイン RAM 103 の領域において、遊技が行われることで書き換えられる遊技情報を初期化するためのスイッチである。例えば、時短遊技状態（A または B）のまま遊技店の閉店時間を迎えた場合、管理者（例えば、遊技店員）が RAM クリアスイッチ 105 を押下しながら電源を ON にすれば、時短遊技状態（A または B）の遊技情報はクリアされ、翌日の開店時間において、通常遊技状態から開始させることができる。また、管理者（例えば、遊技店員）が RAM クリアスイッチ 105 を押下しながら電源を ON にすれば、後述の時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの値がクリアされる。

【0022】

また、RAM クリアスイッチ 105 は、後述の設定変更状態において、設定値の切り替えを行うためのスイッチでもある。詳細はフローチャートで後述するが、例えば、6 段階の設定値を備える場合、設定値「1」が後述の表示器 104 に表示されている状態において、RAM クリアスイッチ 105 を 1 回押下すると、設定値「1」から設定値「2」に切り替わり、さらに RAM クリアスイッチ 105 を 1 回押下すると、設定値「2」から設定値「3」に切り替わり、以降、RAM クリアスイッチ 105 を 1 回押下する毎に、設定値「4」、設定値「5」、設定値「6」と切り替わり、設定値「6」が表示器 104 に表示されている状態において、RAM クリアスイッチ 105 を 1 回押下すると、設定値「6」から設定値「1」に切り替わるようになっている。

【0023】

なお、RAM クリアスイッチ 105 を主制御基板 100 に設けたが、主制御基板 100 に入力可能であれば、例えば、電源基板 400 に設けてもよいし、中枠 3 に直接設けてもよい。

【0024】

また、主制御基板 100 には、設定変更用鍵穴 31（本実施形態においては設定キー SW ともいう）が設けられている。設定変更用鍵穴 31 は、後述の複数段階の設定値からいずれかの設定値を設定する際に用いられる。具体的には、遊技店の店員が管理する設定変更キー（図示せず）を設定変更用鍵穴 31 に挿入して時計回りに 90 度回転させる（縦方向から横方向に回転させる）、且つ、上述の RAM クリアスイッチ 105 を押しながらパチンコ遊技機 1 の電源を ON（電源 SW 400a を ON）にすると、設定値の設定が可能な設定変更状態となる。なお、設定変更状態の詳細についてはフローチャートで後述する。

【0025】

また、設定変更用鍵穴 31 は、現在設定されている設定値を確認する際にも用いられる。具体的には、遊技店の店員が管理する設定変更キーを設定変更用鍵穴 31 に挿入して時計回りに 90 度回転させ（縦方向から横方向に回転させ）、パチンコ遊技機 1 の電源を ON（電源 SW 400a を ON）にすると、設定値の確認が可能な設定確認状態となる。なお、設定確認状態の詳細についてはフローチャートで後述する。

【0026】

なお、設定変更用鍵穴 31 は、設定変更キーによって回転させることが可能であり、例えば、メイン CPU 101 は、縦方向の位置、横方向の位置、斜め方向の位置での 3 つの位置（状態）を検出可能である。

【0027】

なお、設定変更用鍵穴 31 を主制御基板 100 に設けるようにしたが、設置場所はこれに限られない。例えば、中枠 3 に設定変更用鍵穴 31 が設けられていてもよい。

【0028】

また、主制御基板 100 には、表示器 104 が設けられている。表示器 104 には、設定変更状態や設定確認状態であれば、設定値が表示されるようになっており、設定変更状態や設定確認状態でなければ、例えば、「（通常遊技状態における遊技球の払出個数 ÷ 通常遊技状態におけるアウト個数）× 100」の計算式にて算出される遊技性能情報が表示されるようになっている。

【0029】

10

20

30

40

50

なお、遊技性能情報は、設定変更状態や設定確認状態ではない状態（例えば、図10のステップS19で割込許可がされた状態）において、1割込み毎（例えば、4ms毎）に算出する処理が行われ、所定の表示タイミング毎（例えば、5秒毎）に、現在の区間と、過去の3区間分（1区間前、2区間前、3区間前の過去の3区間分）との表示が可能になっている。すなわち、現在の区間の表示→所定時間経過（5秒経過）→過去の区間（1）の表示→所定時間経過（5秒経過）→過去の区間（2）の表示→所定時間経過（5秒経過）→過去の区間（3）の表示→所定時間経過（5秒経過）→現在の区間の表示、といったような切り替え表示が行われるようになっている。

【0030】

次に、図3に基づいて、パチンコ遊技機1の遊技盤6の構成について説明を行う。遊技盤6は、ベニヤ材または透明性を有した合成樹脂材により形成されており、裏面側に画像表示装置26が着脱可能に組み付けられている。また、遊技盤6には、遊技球が転動可能な遊技領域7が形成されており、発射装置から打ち出された遊技球を遊技領域7へ誘導するための、外レール部材18、および内レール部材19が形成されている。また、遊技領域7には、遊技球が通過可能なゲート部材20と、遊技球が入球可能な第1始動口21と、第1始動口21への入球を容易とするためのステージ17と、遊技球が入球可能な第2始動口22と、遊技球が入球可能な普通入賞口23と、後述の当たり遊技（図22参照）が実行されている場合に遊技球が入球可能な大入賞口24と、いずれの入賞口にも入球しなかった遊技球を遊技領域外（遊技球排出樋）に排出するためのアウト口25と、上下方向に可動する可動体28と、その他、遊技釘（図示省略）や風車等が設けられている。

【0031】

遊技領域7は、中心より左側に形成された第1の遊技領域7a（いわゆる「左打ち」を行う遊技領域）および中心より右側に形成された第2の遊技領域7b（いわゆる「右打ち」を行う遊技領域）を有している。

【0032】

ゲート部材20は、遊技領域7の右中央部に設けられており、遊技領域7の右側に遊技球が発射される、いわゆる「右打ち」が行われている場合に、遊技球が通過可能になっている。また、上方に常時開口しており、常に遊技球の通過を許容している。そして、ゲート部材20を遊技球が通過し、ゲート検出SW20aにより検出されると、後述の「通過ゲート検出時処理」が行われ、第2始動口22に設けられた突出部材（図示せず）を突出させるか否かの「普通図柄当たり判定処理」を行い、普通図柄変動時間が経過した後に普通図柄当たり判定処理の判定結果を導出する「普通図柄変動ゲーム」が実行される。なお、ゲート部材20は、遊技領域7の左中央部にも設けるようにしてもよい。

【0033】

なお、ゲート部材20への通過に基づく普通図柄変動ゲームが行われているときに、さらにゲート部材20を遊技球が通過すると、当該通過に基づく普通図柄変動ゲームの実行は保留されるようになっており、実行されている普通図柄変動ゲームを除いて、最大で「4」個まで保留することができるようになっている。具体的には、メインRAM103において、普通図柄変動ゲームの保留記憶領域が設けられており、当該保留記憶領域は、図9（B）に示すように、現在変動している普通図柄変動ゲームに対応する「当該変動記憶領域」と、現在変動している普通図柄変動ゲームが終了した後に行われる普通図柄変動ゲームに対応する「第1記憶領域」と、以降、「第2記憶領域」と、「第3記憶領域」と、「第4記憶領域」とで構成されており、現在変動している普通図柄変動ゲームが変動を終え、当該変動記憶領域に、「第1記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第1記憶領域」に、「第2記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第2記憶領域」に、「第3記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第3記憶領域」に、「第4記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第4記憶領域」が空きとなる。

【0034】

第1始動口21は、遊技領域7の中央部に設けられており、遊技領域7の左側に遊技球

が発射される、いわゆる「左打ち」が行われている場合に、遊技球が入球可能になっている。また、上方に常時開口しており、常に遊技球の入球を許容している。そして、第1始動口21に遊技球が入球し、第1始動口検出SW21aにより検出されると、例えば、「3」球の遊技球が賞球として払出され、賞球の他に何れかの保留記憶領域が空きである場合、特別図柄当たり判定処理を行い、後述の特別図柄および装飾図柄画像および第4図柄画像を変動表示して、変動時間が経過した後に特別図柄当たり判定処理の判定結果（特別図柄および装飾図柄）を導出（確定表示）する「図柄変動ゲーム」が実行される。

【0035】

なお、第1始動口21への入球に基づく図柄変動ゲームが行われているときに、さらに第1始動口21へ遊技球が入球すると、当該入球に基づく図柄変動ゲームの実行は保留されるようになっており、実行されている図柄変動ゲームを除いて、最大で「4」個まで保留することができるようになっている。

【0036】

具体的には、メインRAM103において、図柄変動ゲームの保留記憶領域が設けられており、当該保留記憶領域は、図9（A）に示すように、現在変動している図柄変動ゲームに対応する「当該変動記憶領域」と、現在変動している図柄変動ゲームが終了した後に行われる図柄変動ゲームに対応する「第1記憶領域」と、以降、「第2記憶領域」と、「第3記憶領域」と、「第4記憶領域」とで構成されている。そして、全ての保留記憶領域に判定情報（乱数値）が記憶されている状態で現在変動している図柄変動ゲームが変動を終え、当該変動記憶領域に、「第1記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第1記憶領域」に、「第2記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第2記憶領域」に、「第3記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第3記憶領域」に、「第4記憶領域」に記憶された判定情報（乱数値）が移され、「第4記憶領域」が空きとなる。なお、第1始動口21は遊技球が入球可能な入球口としたが、遊技球が通過可能な通過領域で構成してもよい。

【0037】

また、第1始動口21の周囲には始動口発光装置21aが設けられている。当該始動口発光装置21aは、例えば、遊技球が第1始動口21に入球した際に、入球したことを報知する発光を行ったり、後述する保留先読み演出を行う場合に、保留先読み演出の対象となっている保留アイコンの色と同一の色で発光を行ったりすることが可能となっている。

【0038】

第2始動口22は、遊技領域7の右中央部に設けられており、遊技領域7の右側に遊技球が発射される、いわゆる「右打ち」が行われている場合に遊技球が入球可能になっている。また、第2始動口22は、第1始動口21とは異なり、上方に常時開口しておらず、原則、遊技球の入球を許容していない（「閉」状態となっている）。すなわち、第2始動口22は、前側に突出可能な突出部材を有しており、この突出部材が前側に突出した場合（「開」状態となった場合）に限り、遊技球の入球が可能となる。

【0039】

突出部材を前側に突出させて遊技球の入球を許容させるか否かについては、普通図柄当たり判定処理で普図当たりと判定された場合に、後述の図6の「第2始動口の開閉態様」で示す開閉態様にて開閉させることが可能となっている。そして、第2始動口22に遊技球が入球し、第2始動口検出SW22aにより検出されると、例えば、「2」球の遊技球が賞球として払出され、賞球の他に何れかの保留記憶領域が空きである場合、図柄変動ゲームが実行される。

【0040】

なお、第2始動口22への入球に基づく図柄変動ゲームが行われているときに、さらに第2始動口22へ遊技球が入球すると、当該入球に基づく図柄変動ゲームの実行は保留されるようになっており、実行されている図柄変動ゲームを除いて、最大で「4」個まで保留することができるようになっている。保留に係るメインRAM103の具体的構成は、上述した第1始動口21と同様であるため、説明を省略する。

【0041】

なお、第2始動口22として、前後方向に可動する突出部材を用いたが、可動翼片を有した、いわゆる「電動チューリップ」を用いてもよい。また、第2始動口22は遊技球が入球可能な入球口としたが、遊技球が通過可能な通過領域で構成してもよい。また、第2始動口22を第2の遊技領域7bに設けることとしたが、第1の遊技領域7aに設けるようにしてもよい。

【0042】

本実施形態において、第1始動口21、および第2始動口22に遊技球が入球し、特別図柄当たり判定処理を行い、特別図柄および装飾図柄画像および第4図柄画像を変動表示して、変動時間が経過した後に特別図柄当たり判定処理の判定結果（特別図柄および装飾図柄画像および第4図柄画像）を導出（確定表示）する、といった一連の流れを「図柄変動ゲーム」と称したり、単に、「1変動の遊技」と称したりすることがある。また、「図柄変動ゲーム」の実行中を「変動表示」と称したりすることがある。

10

【0043】

また、第1始動口21に1の遊技球が入球した場合は、第1特別図柄表示器27aと、画像表示装置26と、において、1の遊技球が入球したことに基づく「図柄変動ゲーム」が実行され、第2始動口22に1の遊技球が入球した場合は、第2特別図柄表示器27bと、画像表示装置26と、において、1の遊技球が入球したことに基づく「図柄変動ゲーム」が実行される。よって、「図柄変動ゲーム」とは、第1特別図柄表示器27aと、画像表示装置26と、で行われるゲームの総称、および、第2特別図柄表示器27bと、画像表示装置26と、で行われるゲームの総称を指している。

20

【0044】

また、本実施形態において、図柄変動ゲームにおける変動時間が経過した後に、特別図柄当たり判定処理の判定結果（特別図柄および装飾図柄画像および第4図柄画像）を導出することを、（特別図柄および装飾図柄画像および第4図柄画像の）「確定表示」と称する。「確定表示」とは、特別図柄および装飾図柄画像および第4図柄画像が完全に停止した状態である。一方で、図柄変動ゲームにおいて、変動時間が経過する前に、装飾図柄画像を一旦停止させることを、装飾図柄画像の「仮停止表示」と称する。「仮停止表示」の一例としては、後述の「リーチ」であるときや、「確定表示」前の「揺れ変動表示」が挙げられる。「確定表示」前の「揺れ変動表示」とは、例えば、装飾図柄画像が、例えば、「767」等で「仮停止表示」し、そのまま「767」で「確定表示」するか、一旦、「767」のハズレの表示を「仮停止表示」しておいて、逆転演出を行って「777」を導出した後に「777」を「確定表示」するか、の分岐の箇所で行う変動表示が挙げられる。

30

【0045】

普通入賞口23は、遊技領域7の左下方に「3」個、右下方に「1」個の、計「4」個設けられており、左下方の「3」個の普通入賞口23は、いわゆる「左打ち」が行われている場合に遊技球が入球可能になっており、右下方の「1」個の普通入賞口23は、いわゆる「右打ち」が行われている場合に遊技球が入球可能になっている。また、普通入賞口23は、第1始動口21同様、上方に常時開口しており、常に遊技球の入球を許容している。そして、普通入賞口23に遊技球が入球し、普通入賞口検出SW23aにより検出されると、例えば、「8」球の遊技球が賞球として払出される。なお、普通入賞口23の配置位置は、任意に変更可能であり、また、数も、「4」個より少なくしてもよい。また、左下方の「3」個の普通入賞口23と、右下方の「1」個の普通入賞口23とで、賞球数を異ならせてもよい。

40

【0046】

大入賞口24は、遊技領域7の右下方部に設けられており、いわゆる「右打ち」が行われている場合に遊技球が入球可能になっている。また、大入賞口24は、開閉扉を有しており、特別図柄当たり判定処理において当たりと判定された場合に、当たり遊技が実行され、開閉扉が前側に傾動して、遊技球の入球を許容する。そして、大入賞口24に遊技球が入球し、大入賞口検出SW24aにより検出されると、例えば、「12」球の遊技球が

50

賞球として払出される。

【0047】

ここで、当たり遊技においては、大入賞口24の開閉扉が図6で示す付与ラウンド数にわたり開放（前側に傾動）する。そして、1ラウンドあたり、29.5S（S＝秒）にわたって開放（前側に傾動）し、29.5S経過前に10球の遊技球の入球が大入賞口検出SW24aにより検出されると、29.5S経過前であっても、開閉扉を閉じて次のラウンドに進み、これを規定ラウンド数分繰り返すことになる。一方で、10球の遊技球の入球が大入賞口検出SW24aにより検出される前に29.5S経過（いわゆる、「アタッカーフルオープン」）すると、開閉扉を閉じて次のラウンドに進むことになる。この場合、1ラウンドあたりの規定入球数である10球に到達せずに1のラウンド遊技が終了してしまうので遊技者にとっては不利となる。

10

【0048】

なお、本実施形態においては、大入賞口24として、前側に傾動する開閉扉を用いたが、いわゆる「電動チューリップ」を用いてもよいし、前後方向に進退する「シャッタ部材」を用いてもよい。また、遊技領域7に複数の大入賞口を有していてもよい。

【0049】

画像表示装置26は、略全域に表示領域を有しており、ステージ17よりも上方に位置するように設けられ、表示領域において図柄変動ゲームや演出画像を表示可能としている。つまり、第1始動口21、または第2始動口22に遊技球が入球し、特別図柄当たり判定処理が行われたことに基づいて、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26cを変動表示領域において変動（縦スクロール）させる。なお、第1始動口21に遊技球が入球した場合でも、第2始動口22に遊技球が入球した場合でも、共通して、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26cを変動表示領域において変動（縦スクロール）させる（特別図柄表示器は異なっているが、画像表示装置26において用いる装飾図柄画像は共通している）。

20

【0050】

そして、変動時間内において演出画像を表示し、変動時間が経過すると、当たりである場合は、例えば、各装飾図柄画像に「7」を停止させて、「777」の装飾図柄の組み合わせを確定表示させることで、当たりであることを報知する。一方で、ハズレである場合は、例えば、「765」の装飾図柄の組み合わせを確定表示させることで、ハズレであることを報知する。

30

【0051】

また、各装飾図柄画像とは別に、第4図柄画像26d（上述の、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26cに次ぐ「4」番目の図柄）を表示領域の右下方にて表示可能としており、各装飾図柄画像と同期して、変動表示および確定表示が可能となっている。また、画像表示装置26は、第1始動口21における図柄変動ゲームの保留の数を「0」～「4」で表示する第1始動口保留個数画像26eと、第2始動口22における図柄変動ゲームの保留の数を「0」～「4」で表示する第2始動口保留個数画像26fと、第1始動口21における図柄変動ゲームの保留の数を保留球画像で表示する第1始動口第1保留球画像表示領域26g、第1始動口第2保留球画像表示領域26h、第1始動口第3保留球画像表示領域26i、第1始動口第4保留球画像26表示領域jと（図3においては、単に「g」、「h」、「i」、「j」と示す）、第2始動口22における図柄変動ゲームの保留の数を保留球画像で表示する第2始動口第1保留球画像表示領域26k、第2始動口第2保留球画像表示領域26l、第2始動口第3保留球画像表示領域26m、第2始動口第4保留球画像表示領域26nと（図3においては、単に「k」、「l」、「m」、「n」と示す）、を表示可能としている。また、現在実行されている図柄変動ゲームに対応するアイコン画像を表示する当該変動アイコン表示領域26o（図3においては、単に「o」と示す）、を表示可能としている。

40

【0052】

なお、第1始動口保留個数画像26eに表示される保留の数と第1始動口第1保留球画

50

像表示領域 2 6 g ～第 1 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 j に表示される保留の数とは、原則、同期し（コマンドエラー等が生じた場合を除く）、第 2 始動口保留個数画像 2 6 f に表示される保留の数と第 2 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 k ～第 2 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 n に表示される保留の数とは、原則、同期する（コマンドエラー等が生じた場合を除く）。例えば、第 1 始動口保留個数画像 2 6 e で「4」と表示する場合は、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 g ～第 1 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 j に「4」個の保留球画像が表示されることになる。

【0053】

なお、第 1 始動口保留個数画像 2 6 e として表示される保留の数と、第 2 始動口保留個数画像 2 6 f として表示される保留の数とを、以下において、「数字保留」と称することがある。また、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 g、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 2 6 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 2 6 i、第 1 始動口第 4 保留球画像 2 6 表示領域 j に表示される保留球画像と、第 2 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 k、第 2 始動口第 2 保留球画像表示領域 2 6 l、第 2 始動口第 3 保留球画像表示領域 2 6 m、第 2 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 n に表示される保留球画像とを、以下において、「保留アイコン」と称することがある。また、当該変動アイコン表示領域 2 6 o に表示されるアイコン画像を、以下において、「当該変動アイコン」と称することがある。また、当該変動アイコン、保留アイコンを総称して単に「アイコン」と称することがある。

【0054】

なお、当該変動アイコン表示領域 2 6 o、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 g、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 2 6 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 2 6 i、第 1 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 j、第 2 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 k、第 2 始動口第 2 保留球画像表示領域 2 6 l、第 2 始動口第 3 保留球画像表示領域 2 6 m、第 2 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 n を、画像表示装置 2 6 に表示するようにしたが、これに限られず、LED やランプ等に表示するようにしてもよいし、画像表示装置 2 6 とは別の表示装置（例えば、第 2 画像表示装置、いわゆる「サブ液晶」）に表示するようにしてもよい。

【0055】

左装飾図柄画像 2 6 a、中装飾図柄画像 2 6 b、右装飾図柄画像 2 6 c、および第 4 図柄画像 2 6 d は、「1」～「8」までの図柄画像を表示可能であって、特別図柄当たり判定処理の判定結果が当たりである場合は、「1 1 1」、「2 2 2」、「3 3 3」、「4 4 4」、「5 5 5」、「6 6 6」、「7 7 7」、「8 8 8」のいずれかの図柄の組み合わせを表示可能である。

【0056】

一方、特別図柄当たり判定処理の判定結果がハズレである場合は、上記の図柄の組み合わせ以外の図柄の組み合わせを表示可能である。ハズレである場合は、後述の特別図柄変動パターンにおいて、「リーチ」を伴う特別図柄変動パターンが決定された場合、例えば、「7 6 7」といった図柄の組み合わせが確定表示され、「リーチ」を伴わない特別図柄変動パターンが決定された場合、例えば、「7 6 5」といった図柄の組み合わせが確定表示されることになる。

【0057】

なお、「リーチ」とは、左装飾図柄画像 2 6 a と、右装飾図柄画像 2 6 c とが同じ数字画像を表示（仮停止表示）しており、中装飾図柄画像 2 6 b が変動表示している状態（仮停止表示する図柄画像、変動表示する図柄画像はこれに限られない）のことをいい、本実施形態において、「特別図柄当たり判定処理」の判定結果が当たりである場合は、必ず「リーチ」を経由するように構成されていることから、遊技者にとって当たり遊技に期待が持てる状態であるといえる。

【0058】

なお、第 4 図柄画像 2 6 d は、上述の図柄の組み合わせとせずに、単に一桁の数字を表示するだけでもよいし、二桁の数字を表示するだけでもよいし、記号やキャラクタを表示

10

20

30

40

50

するようにしてもよいし、発光色の相違により、当たりやハズレ、図柄の種類を識別できるようにしてもよい。

【0059】

図柄表示装置27は、遊技盤6の、遊技領域7とは異なる領域である遊技領域外（外レール部材18の外側）に設けられている。図柄表示装置27には、図4にも示されるように、主制御基板100によって表示制御され、第1始動口21へ遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームを実行する第1特別図柄表示器27aと、第2始動口22へ遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームを実行する第2特別図柄表示器27bと、が設けられている。ここで、第1特別図柄表示器27a、および第2特別図柄表示器27bは、7セグメント表示器にて構成されており、図柄変動ゲームにおいては、特別図柄を変動開始から「ー」（横バー図柄）を点滅させ、特別図柄当たり判定処理の判定結果を導出するタイミングになると、ハズレであれば「ー」（横バー図柄）を点灯表示（確定表示）させ、当たりであれば、例えば、「7」を点灯表示（確定表示）させる。つまり、「特別図柄」とは、主制御基板100によって表示制御される図柄のことを指している。

10

【0060】

なお、本実施形態において、「特別図柄」や、上述の左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26c、および第4図柄画像26dを、単に「図柄」といったり、「識別情報」といったりすることがある。また、演出制御基板200で管理する、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26cを、単に「装飾図柄」ということがある。また、演出制御基板200で管理する、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26c、第4図柄画像26dを、総称して「サブ図柄」ということがある。

20

【0061】

また、図柄表示装置27には、図4にも示されるように、主制御基板100によって表示制御され、第1始動口21へ遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームの保留の数を表示する第1特別図柄保留表示器27cと、第2始動口22へ遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームの保留の数を表示する第2特別図柄保留表示器27dと、が設けられている。

【0062】

第1特別図柄保留表示器27c、および第2特別図柄保留表示器27dは、それぞれ2個のドットLED表示器にて構成されており、「消灯」、「点灯」、「点滅」により保留の数を表示することが可能となっている。例えば、保留の数が「0」である場合は、いずれのドットLED表示器も「消灯」し、保留の数が「1」である場合は、一方が「点灯」し、他方が「消灯」し、保留の数が「2」である場合は、ともに「点灯」し、保留の数が「3」である場合は、一方が「点灯」し、他方が「点滅」し、保留の数が「4」である場合は、ともに「点滅」するようになっている。

30

【0063】

また、第1特別図柄保留表示器27cは、上述の第1始動口保留個数画像26eとして表示される保留の数と、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球画像表示領域26jに表示される保留の数と、原則、同期し（コマンドエラー等が生じた場合を除く）、第2特別図柄保留表示器27dは、上述の第2始動口保留個数画像26fとして表示される保留の数と、第2始動口第1保留球画像表示領域26k～第2始動口第4保留球画像表示領域26nとして表示される保留の数と、原則、同期する（コマンドエラー等が生じた場合を除く）。例えば、第1特別図柄保留表示器27cがともに「点滅」する場合（保留の数が4個ある場合）は、第1始動口保留個数画像26eとして「4」が表示され、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球画像表示領域26jに「4」個の保留球画像が表示されることになる。なお、以下において、第1特別図柄保留表示器27c、第2特別図柄保留表示器27dを、「メイン保留表示器」と称することがある。

40

【0064】

50

なお、第1特別図柄保留表示器27c、および第2特別図柄保留表示器27dは、それぞれ2個のドットLED表示器にて構成したが、これに限られない。例えば、主制御基板100によって表示制御される液晶表示装置を設けて、当該液晶表示装置に表示するようにしてもよい。

【0065】

また、図柄表示装置27には、図4にも示されるように、主制御基板100によって表示制御され、ゲート部材20へ遊技球が通過したことに基づく普通図柄変動ゲームを実行する普通図柄表示器27eが設けられている。普通図柄表示器27eは、2個のドットLED表示器にて構成されており、普通図柄変動ゲームにおいては、変動開始から、一方を点灯、他方を消灯させる態様と、一方を消灯、他方を点灯させる態様と、を繰り返し実行して、普通図柄当たり判定処理の判定結果を導出するタイミングになると、ハズレであれば一方を点灯、他方を消灯させる確定表示を行い、普図当たりであれば、一方を消灯、他方を点灯させる確定表示を行う。

【0066】

また、図柄表示装置27には、図4にも示されるように、主制御基板100によって表示制御され、ゲート部材20を遊技球が通過したことに基づく普通図柄変動ゲームの保留の数を表示する普通図柄保留表示器27fが設けられている。なお、普通図柄保留表示器27fは、上述の第1特別図柄保留表示器27c、および第2特別図柄保留表示器27dと同様に、2個のドットLED表示器で構成されており、保留の数の表示態様も同様であることから、詳細な説明は省略する。

【0067】

また、図柄表示装置27には、図4にも示されるように、主制御基板100によって表示制御され、上述の当たり遊技における大入賞口24の開放回数を示す「ラウンド数(図6の付与ラウンド数参照)」を表示するラウンド表示器27gが設けられている。ラウンド表示器27gは、「4」個のドットLED表示器にて構成されており、図6で示す、5ラウンド用、10ラウンド用がそれぞれ設けられている。そして、例えば、特別図柄Aでの当たりとなった場合は、10ラウンド用のLED表示器が点灯し、他は消灯し、特別図柄Bで当たりとなった場合は、5ラウンド用のLED表示器が点灯し、他は消灯する。

【0068】

また、遊技盤6には盤用照明装置29(例えば、フルカラーLED)が複数設けられており、パチンコ遊技機1に電源が投入されている状態において、所定の発光パターンにて発光することでパチンコ遊技機1の装飾性を高めている。例えば、盤用照明装置29は、図3の符号29で示すように、遊技盤6の遊技領域7を全体的に装飾することが可能である。また、画像表示装置26の表示内容を際立たせるために、盤用照明装置29を全て消灯させることもできる。また、所定の発光パターンは、発光速度、発光色、発光させるLEDと発光させないLED等を規定した複数の発光パターンで構成されている。

【0069】

また、画像表示装置26の右側(いわゆる「センター役物」)には、盤用照明装置29の一態様としての、第1特別図柄サブ保留表示器29aと、第2特別図柄サブ保留表示器29bと、右打ち表示器29cとが設けられている。第1特別図柄サブ保留表示器29aおよび第2特別図柄サブ保留表示器29bは、演出制御基板200によって表示制御され、それぞれ2個のドットLED表示器にて構成されており、「消灯」、「点灯」、「点滅」により保留の数を表示することが可能となっている。例えば、保留の数が「0」である場合は、いずれのドットLED表示器も「消灯」し、保留の数が「1」である場合は、一方が「点灯」し、他方が「消灯」し、保留の数が「2」である場合は、ともに「点灯」し、保留の数が「3」である場合は、一方が「点灯」し、他方が「点滅」し、保留の数が「4」である場合は、ともに「点滅」するようになっている。

【0070】

また、第1特別図柄サブ保留表示器29aは、第1始動口保留個数画像26eとして表示される保留の数と、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球

10

20

30

40

50

画像表示領域 2 6 j に表示される保留の数と、原則、同期し（コマンドエラー等が生じた場合を除く）、第 2 特別図柄サブ保留表示器 2 9 b は、第 2 始動口保留個数画像 2 6 f として表示される保留の数と、第 2 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 k ～第 2 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 n として表示される保留の数と、原則、同期する（コマンドエラー等が生じた場合を除く）。例えば、第 1 特別図柄サブ保留表示器 2 9 a がともに「点滅」する場合（保留の数が 4 個ある場合）は、第 1 始動口保留個数画像 2 6 e として「4」が表示され、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 2 6 g ～第 1 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 j に「4」個の保留球画像が表示されることになる。なお、以下において、第 1 特別図柄サブ保留表示器 2 9 a、第 2 特別図柄サブ保留表示器 2 9 b を、「サブ保留表示器」と称することがある。

10

【0071】

なお、第 1 特別図柄サブ保留表示器 2 9 a と、第 2 特別図柄サブ保留表示器 2 9 b とを、それぞれ 2 個のドット LED 表示器にて構成したが、これに限られない。例えば、画像表示装置 2 6 とは別の表示装置（例えば、第 2 画像表示装置、いわゆる「サブ液晶」）に表示するようにしてもよい。

【0072】

右打ち表示器 2 9 c は、演出制御基板 2 0 0 によって表示制御され、例えば、当たり遊技においてオープニングコマンドを受信したことに基づいて点灯したり、例えば、遊技状態コマンド（確変）、遊技状態コマンド（時短）を受信したことに基づいて点灯したりする。これにより、遊技者に右打ちを行うことを促すことができる。一方で、通常遊技状態であるときは消灯（遊技状態コマンド（通常）を受信したことに基づいて消灯）しており、これにより、遊技者に左打ちを行うことを促すことができる。なお、右打ち表示器 2 9 c が消灯状態であることで遊技者に左打ちを行うことを促すようにしているが、左打ち表示器を設けて、当該左打ち表示器を点灯させることで遊技者に左打ちを行うことを促すようにしてもよい。

20

【0073】

次に、図 4 に基づいて、パチンコ遊技機 1 の内部構成（制御システムのブロック図）について説明を行う。なお、図 3 の遊技盤 6 の構成で説明したものについては、適宜説明を省略する。

【0074】

パチンコ遊技機 1 は、中枠 3 の後側に主制御基板 1 0 0、演出制御基板 2 0 0、払出制御基板 3 0 0、電源基板 4 0 0 を搭載している（図 2 参照）。そして、図 4 に示されるように、主制御基板 1 0 0 と、演出制御基板 2 0 0 とは、ハーネス等（図示せず）を介して、主制御基板 1 0 0 から演出制御基板 2 0 0 に対して一方向通信のみが可能となるように接続されている。また、主制御基板 1 0 0 と、払出制御基板 3 0 0 とは、ハーネス等を介して、双方向通信が可能となるように接続されている。また、払出制御基板 3 0 0 から演出制御基板 2 0 0 に対して一方向通信のみが可能となるように接続されている。また、電源基板 4 0 0 は、電源プラグ（図示せず）を介して外部電力の供給を受けて、供給された外部電力を、主制御基板 1 0 0、演出制御基板 2 0 0、払出制御基板 3 0 0 のいずれに対しても供給可能となるように接続されている。

30

40

【0075】

また、主制御基板 1 0 0 は、各種 SW からの入力が可能となるように、ハーネスや中継基板等を介して接続されているとともに、各種表示器への表示制御、および各種ソレノイドへの駆動制御が可能となるように、それぞれハーネスや中継基板等を介して接続されている。また、演出制御基板 2 0 0 は、各種 SW からの入力が可能となるように、ハーネスや中継基板等を介して接続されているとともに、各種表示器への表示制御が可能となるように、ハーネスや中継基板等を介して接続されている。

【0076】

主制御基板 1 0 0 には、遊技の進行に係る制御処理を行うメイン CPU 1 0 1 と、当該遊技の進行に係る制御処理に必要な制御プログラムを記憶するメイン ROM 1 0 2 と、当

50

該遊技の進行に係る制御処理において必要な読み出し、書き込みが可能なメインRAM 103が備えられている。また、図示は省略しているが、これら以外にも、メインCPU 101に対して割込信号を付与する割込コントローラ回路や、一定範囲の乱数を生成するハード乱数生成回路等を備えている。なお、メインCPU 101における遊技の進行に係る制御処理については後でフローチャートを用いて詳述する。

【0077】

また、メインRAM 103には、各種情報を管理するための格納領域（図示せず）が設けられている。例えば、設定値の情報を格納する設定値格納領域、特別図柄の状態を格納する特別図柄状態フラグ格納領域、遊技状態を格納する遊技状態格納領域、当たり遊技における状態を格納する当たり状態格納領域、普通図柄の状態を格納する普通図柄状態フラグ格納領域、普通図柄当たり遊技における状態を格納する普通図柄当たり状態格納領域が挙げられる。

10

【0078】

また、メインRAM 103には、各種情報（時間や回数）を管理するためのカウンタ（図9参照）が設けられている。例えば、通常遊技状態、時短遊技状態Aにおける図柄変動ゲームが行われた回数をカウント（計数記憶）するための時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ、時短遊技状態（A、B）における図柄変動ゲームが行われた回数をカウント（計数記憶）するための時短遊技状態遊技数カウンタ、確変遊技状態における図柄変動ゲームが行われた回数をカウント（計数記憶）するための確変遊技状態遊技数カウンタ、各種時間を管理するための時間管理カウンタ、当たり遊技におけるラウンド数を管理するためのラウンド数カウンタが挙げられる。

20

【0079】

なお、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタは、当たり遊技終了後の時短遊技状態Aの開始からカウントを開始し、時短遊技状態Aが終了して通常遊技状態に移行しても、カウンタ値を引き継ぐようになっている。例えば、当たり遊技終了後の時短遊技状態Aの開始時は、カウンタ値が「0」であり、時短遊技状態Aが終了して通常遊技状態に移行した時は、カウンタ値が「100」となる。そして、後述する遊技状態別処理のステップS105-4-11-8でカウンタ値が「898（時短遊技状態100+通常遊技状態798）」と判定されると、当該処理を肯定するようになっている。

【0080】

なお、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタは、通常遊技状態のみの遊技数をカウントするようにしてもよい。つまり、時短遊技状態Aが終了して通常遊技状態に移行した時は、カウンタ値が「0」であり、後述する遊技状態別処理のステップS105-4-11-8でカウンタ値が「798（通常遊技状態798）」と判定されると、当該処理を肯定するようにしてもよい。

30

【0081】

ゲート検出SW 20aは、遊技盤6のゲート部材20の通過口内部に設けられており、遊技球がゲート部材20に通過したことを検出するためのSWである。つまり、ゲート検出SW 20aと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、遊技球の通過を検出した場合に、検出した情報が主制御基板100に入力されることになる。そして、検出した情報を入力した主制御基板100（メインCPU 101）は、普通図柄保留表示器27fにおいて普通図柄変動ゲームを実行しておらず、普通図柄用の当該変動記憶領域～第4記憶領域のいずれにも判定情報（乱数値）が記憶されていない場合は、即、普通図柄変動ゲームを実行するように制御し、例えば第3記憶領域まで判定情報（乱数値）が記憶されている場合は、普通図柄変動ゲームの実行を保留するように制御し、第4記憶領域まで判定情報（乱数値）が記憶されている場合は、普通図柄変動ゲームの実行の保留を行わないように制御する。

40

【0082】

第1始動口検出SW 21aは、遊技盤6の第1始動口21の入賞口内部に設けられており、遊技球が第1始動口21に入球したことを検出するためのSWである。つまり、第1

50

始動口検出SW21aと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、遊技球の入球を検出した場合に、検出した情報が主制御基板100に入力されることになる。そして、検出した情報を入力した主制御基板100（メインCPU101）は、第1始動口21に遊技球が入球したことによる賞球として、3球の遊技球を払出制御基板300に払出させるための処理を行う。

【0083】

また、主制御基板100は、第1始動口検出SW21aより入力が行われた場合、第1特別図柄表示器27a、第2特別図柄表示器27bのいずれにおいても図柄変動ゲームを実行しておらず、特別図柄用（第1始動口）の当該変動記憶領域～第4記憶領域のいずれにも判定情報（乱数値）が記憶されていない場合は、即、第1特別図柄表示器27aにおいて図柄変動ゲームを実行するように制御し、例えば第3記憶領域まで判定情報（乱数値）が記憶されている場合は、図柄変動ゲームの実行を保留するように制御し、第4記憶領域まで判定情報（乱数値）が記憶されている場合は、図柄変動ゲームの実行の保留を行わないように制御する。

10

【0084】

第2始動口検出SW22aは、第2始動口22の入賞口内部に設けられており、遊技球が第2始動口22に入球したことを検出するためのSWである。つまり、第2始動口検出SW22aと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、遊技球の入球を検出した場合に、検出した情報が主制御基板100に入力されることになる。そして、検出した情報を入力した主制御基板100（メインCPU101）は、第2始動口22に遊技球が入球したことによる賞球として、2球の遊技球を払出制御基板300に払出させるための処理を行う。

20

【0085】

また、主制御基板100（メインCPU101）は、第2始動口検出SW22aより入力が行われた場合、第1特別図柄表示器27a、第2特別図柄表示器27bのいずれにおいても図柄変動ゲームを実行しておらず、特別図柄用（第2始動口）の当該変動記憶領域～第4記憶領域のいずれにも判定情報（乱数値）が記憶されていない場合は、即、第2特別図柄表示器27bにおいて図柄変動ゲームを実行するように制御し、例えば第3記憶領域まで判定情報（乱数値）が記憶されている場合は、図柄変動ゲームの実行を保留するように制御し、第4記憶領域まで判定情報（乱数値）が記憶されている場合は、図柄変動ゲームの実行の保留を行わないように制御する。

30

【0086】

第2始動口開閉ソレノイド22bは、第2始動口22の後方に設けられており、上述の第2始動口22に設けられた突出部材に開閉動作を行わせるためのソレノイドである。つまり、第2始動口開閉ソレノイド22bと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板100（メインCPU101）は、普通図柄当たり判定処理で普図当たりと判定した場合に、図6の「第2始動口の開閉態様」で示す開閉態様にて開閉させるために、第2始動口開閉ソレノイド22bを駆動制御する。

【0087】

普通入賞口検出SW23aは、遊技盤6の普通入賞口23の入賞口内部に設けられており、遊技球が普通入賞口23に入球したことを検出するためのSWである。つまり、普通入賞口検出SW23aと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、遊技球の入球を検出した場合に、検出した情報が主制御基板100に入力されることになる。そして、検出した情報を入力した主制御基板100（メインCPU101）は、普通入賞口23に遊技球が入球したことによる賞球として、8球の遊技球を払出制御基板300に払出させるための処理を行う。

40

【0088】

大入賞口検出SW24aは、大入賞口24の入賞口内部に設けられており、遊技球が大入賞口24に入球したことを検出するためのSWである。つまり、大入賞口検出SW24aと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、遊技球の入

50

球を検出した場合に、検出した情報が主制御基板 100 に入力されることになる。そして、検出した情報を入力した主制御基板 100（メイン CPU 101）は、大入賞口 24 に遊技球が入球したことによる賞球として、12 球の遊技球を払出制御基板 300 に払出させるための処理を行う。また、主制御基板 100（メイン CPU 101）は、大入賞口 24 に遊技球が入球したことを示す大入賞口入賞コマンドを演出制御基板 200 に対して送信する。これにより、演出制御基板 200 においても、大入賞口 24 への遊技球の入球状況を認識できる。

【0089】

大入賞口開閉ソレノイド 24b は、大入賞口 24 の後方または側方に設けられており、上述の大入賞口 24 に設けられた開閉扉に開閉動作を行わせるためのソレノイドである。つまり、大入賞口開閉ソレノイド 24b と主制御基板 100 とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板 100（メイン CPU 101）は、当たり遊技において、図 6 の付与ラウンド数にわたり開閉扉を開閉させるために、大入賞口開閉ソレノイド 24b を駆動制御する。

【0090】

アウト検出 SW 25a は、アウト口 25 の入口内部に設けられており、遊技球がアウト口 25 に入球したことを検出するための SW である。つまり、アウト検出 SW 25a と主制御基板 100 とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、遊技球の入球を検出した場合に、検出した情報が主制御基板 100 に入力されることになる。これにより、主制御基板 100 においてアウト個数を把握することができる。

【0091】

第 1 特別図柄表示器 27a は、図柄表示装置 27 に設けられており、主制御基板 100 により表示制御され、第 1 始動口 21 に遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームを実行するための表示器である。つまり、第 1 特別図柄表示器 27a と主制御基板 100 とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板 100（メイン CPU 101）は、第 1 特別図柄表示器 27a における図柄変動ゲームの実行条件が成立した場合に、第 1 特別図柄表示器 27a において図柄変動ゲームを表示制御する。なお、第 1 特別図柄表示器 27a における図柄変動ゲームの実行条件が成立とは、後述の「特別図柄変動開始時処理」（図 19 参照）におけるステップ S105-2-4 の処理において肯定判定された場合が該当する。

【0092】

第 2 特別図柄表示器 27b は、図柄表示装置 27 に設けられており、主制御基板 100 により表示制御され、第 2 始動口 22 に遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームを実行するための表示器である。つまり、第 2 特別図柄表示器 27b と主制御基板 100 とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板 100（メイン CPU 101）は、第 2 特別図柄表示器 27b における図柄変動ゲームの実行条件が成立した場合に、第 2 特別図柄表示器 27b において図柄変動ゲームを表示制御する。なお、第 2 特別図柄表示器 27b における図柄変動ゲームの実行条件が成立とは、「特別図柄変動開始時処理」（図 19 参照）におけるステップ S105-2-1 の処理において肯定判定された場合が該当する。

【0093】

第 1 特別図柄保留表示器 27c は、図柄表示装置 27 に設けられており、主制御基板 100 により表示制御され、第 1 始動口 21 へ遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームの保留の数を表示するための表示器である。つまり、第 1 特別図柄保留表示器 27c と主制御基板 100 とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板 100 は、第 1 始動口検出 SW 21a より遊技球を検出した情報を入力すると、保留の上限値（4 個）に達していない場合に、第 1 特別図柄保留表示器 27c を表示制御する（消灯から点灯、または点灯から点滅させる）。一方、現在変動している第 1 始動口 21 へ遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームが終了すると、第 1 特別図柄保留表示器 27c を表示制御する（点滅から点灯、または点灯から消灯させる）。

【0094】

第2特別図柄保留表示器27dは、図柄表示装置27に設けられており、主制御基板100により表示制御され、第2始動口22へ遊技球が入球したことにに基づく図柄変動ゲームの保留の数を表示するための表示器である。つまり、第2特別図柄保留表示器27dと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板100は、第2始動口検出SW22aより遊技球を検出した情報を入力すると、保留の上限値（4個）に達していない場合に、第2特別図柄保留表示器27dを表示制御する（消灯から点灯、または点灯から点滅させる）。一方、現在変動している第2始動口22へ遊技球が入球したことにに基づく図柄変動ゲームが終了すると、第2特別図柄保留表示器27dを表示制御する（点滅から点灯、または点灯から消灯させる）。

10

【0095】

普通図柄表示器27eは、図柄表示装置27に設けられており、主制御基板100により表示制御される普通図柄変動ゲームを実行するための表示器である。つまり、普通図柄表示器27eと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板100（メインCPU101）は、普通図柄表示器27eにおける普通図柄変動ゲームの実行条件が成立した場合に、普通図柄表示器27eにおいて普通図柄変動ゲームを表示制御する。

【0096】

普通図柄保留表示器27fは、図柄表示装置27に設けられており、主制御基板100により表示制御され、ゲート部材20へ遊技球が通過したことにに基づく普通図柄変動ゲームの保留の数を表示するための表示器である。つまり、普通図柄保留表示器27fと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、主制御基板100（メインCPU101）は、ゲート検出SW20aより遊技球を検出した情報を入力すると、保留の上限値（4個）に達していない場合に、普通図柄保留表示器27fを表示制御する（消灯から点灯、または点灯から点滅させる）。一方、現在変動している普通図柄変動ゲームが終了すると、普通図柄保留表示器27fを表示制御する（点滅から点灯、または点灯から消灯させる）。

20

【0097】

ラウンド表示器27gは、図柄表示装置27に設けられており、主制御基板100により表示制御され、上述の当たり遊技における大入賞口24の開放回数を表示するための表示器である。つまり、ラウンド表示器27gと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、例えば、特別図柄当たり判定処理で当たりと判定した図柄変動ゲームが終了し、第1特別図柄表示器27aに当たりを示す特別図柄（例えば、「7」）を表示するタイミングにおいて、決定された当たり遊技に対応するラウンド数のLED表示器を点灯制御する。そして、当たり遊技が実行されているときは、継続してラウンド表示器27gを点灯制御し、当たり遊技が終了するとラウンド表示器27gを消灯制御する。

30

【0098】

磁気センサ27hは、遊技盤6の複数個所に設けられており、磁気を検出するためのセンサである。つまり、磁気センサ27hと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、例えば、予め定められた規定値を超える異常な磁気を検出した場合に、検出した情報が主制御基板100に入力されることになる。これにより、主制御基板100において、異常な磁気を検出することができる。そして、異常な磁気を検出すると、異常な磁気を検出した情報を演出制御基板200に送信する。これにより、異常な磁気を検出したことの報知を実行することができる。

40

【0099】

電波センサ27iは、遊技盤6の複数個所に設けられており、電波を検出するためのセンサである。つまり、電波センサ27iと主制御基板100とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、例えば、予め定められた規定値を超える異常な電波を検出した場合に、検出した情報が主制御基板100に入力されることになる。これにより、主制御

50

基板１００において、異常な電波を検出することができる。そして、異常な電波を検出すると、異常な電波を検出した情報を演出制御基板２００に送信する。これにより、異常な電波を検出したことの報知を実行することができる。

【０１００】

演出制御基板２００には、演出制御部２００ａが設けられており、当該演出制御部２００ａは、演出制御処理を行うサブＣＰＵ２０１と、当該演出制御処理に必要な制御プログラムを記憶するサブＲＯＭ２０２と、当該演出制御処理において必要な読み出し、書き込みが可能なサブＲＡＭ２０３とを有している。また、演出制御部２００ａとハーネス等を介して双方向通信が可能となるように接続された画像・音制御部２００ｂが設けられており、当該画像・音制御部２００ｂは、画像・音制御処理を行う画像・音ＣＰＵ２０４と、音データを記憶する音ＲＯＭ２０５と、画像データを記憶するＣＧＲＯＭ２０６と、画像生成データ等を記憶するフレームバッファを備えるＶＲＡＭ２０７とを有している。また、演出制御部２００ａとハーネス等を介して双方向通信が可能となるように接続された発光駆動制御部２００ｃが設けられており、当該発光駆動制御部２００ｃは、発光制御処理、駆動制御処理を行う発光駆動ＣＰＵ２０８と、当該発光制御処理、駆動制御処理に必要な制御プログラムを記憶する発光駆動ＲＯＭ２０９と、当該発光制御処理、駆動制御処理において必要な読み出し、書き込みが可能な発光駆動ＲＡＭ２１０とを有している。

【０１０１】

また、演出制御部２００ａには、演出ボタン検出ＳＷ１４ａからの操作情報、演出レバー検出ＳＷ１５ａからの操作情報、十字キー検出ＳＷ１６ａからの操作情報が入力可能となるように接続されている。

【０１０２】

演出ボタン検出ＳＷ１４ａは、演出ボタン１４に設けられており、演出ボタン１４が操作有効期間にあるときに、遊技者により演出ボタン１４が押下されたことを検出するためのＳＷである。つまり、演出ボタン検出ＳＷ１４ａと演出制御基板２００とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、演出ボタン１４が押下されたことを示す情報が演出制御基板２００に入力するようになっている。そして、演出ボタン１４が押下されたことを示す情報を入力した演出制御基板２００は、演出ボタン１４の押下に応じた演出を画像表示装置２６やスピーカ１０を介して制御する。ここで、演出ボタン１４は、例えば、図柄変動ゲームにおいて、所定時間にわたり操作有効期間が設定され、演出ボタン検出ＳＷ１４ａは、操作有効期間が設定されているときの押下のみを検出する。

【０１０３】

演出レバー検出ＳＷ１５ａは、演出レバー１５に設けられており、演出レバー１５が操作有効期間にあるときに、遊技者により演出レバー１５が操作されたことを検出するためのＳＷである。つまり、演出レバー検出ＳＷ１５ａと演出制御基板２００とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、演出レバー１５が操作されたことを示す情報が演出制御基板２００に入力するようになっている。そして、演出レバー１５が操作されたことを示す情報を入力した演出制御基板２００は、演出レバー１５の操作に応じた演出を画像表示装置２６やスピーカ１０を介して制御する。ここで、演出レバー１５は、例えば、図柄変動ゲームにおいて、所定時間にわたり操作有効期間が設定され、演出レバー検出ＳＷ１５ａは、操作有効期間が設定されているときの操作のみを検出する。

【０１０４】

十字キー検出ＳＷ１６ａは、十字キーボタン１６に設けられており、遊技者により十字キーボタン１６が押下されたことを検出するためのＳＷである。つまり、十字キー検出ＳＷ１６ａと演出制御基板２００とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、十字キーボタン１６が操作されたことを示す情報が演出制御基板２００に入力するようになっている。

【０１０５】

上述したように、十字キーボタン１６の操作により、発光装置９から発する光量の調整や、画像表示装置２６から発する光量の調整や、スピーカ１０から発する音量の調整を行

10

20

30

40

50

うことができる。具体的には、十字キーボタン１６の上方向ボタンを押下すると光量を（段階的に）上げることができ、十字キーボタン１６の下方向ボタンを押下すると光量を（段階的に）下げることができ、十字キーボタン１６の右方向ボタンを押下すると音量を（段階的に）上げることができ、十字キーボタン１６の左方向ボタンを押下すると音量を（段階的に）下げることができる。

【０１０６】

なお、光量は、「強」、「中」、「弱」の３段階で設定できるようにしてもよいし、さらに細分化した５段階で設定できるようにしてもよい。また、音量は、「大」、「中」、「小」の３段階で設定できるようにしてもよいし、さらに細分化した５段階で設定できるようにしてもよい。また、画像表示装置２６において光量や音量の調整度合いを示すレベルゲージ画像の表示や、スピーカ１０において段階に応じた調整音を発するようにしてもよい。例えば、音量の調整度合いを５段階で構成する場合、最少の音量値レベル１に対応する調整音を「ド♪」として、音量値レベル２に対応する調整音を「レ♪」として、音量値レベル３に対応する調整音を「ミ♪」として、音量値レベル４に対応する調整音を「ファ♪」として、最大の音量値レベル５に対応する調整音を「ソ♪」としてもよい。なお、音量値レベルに応じた音量値で調整音を出力するようにしてもよい。例えば、「ド♪」よりも「レ♪」の方が大きい音量値で出力されてもよい。

10

【０１０７】

なお、レベルゲージ画像は、光量や音量のレベルに併せた表示態様としてもよいし、光量や音量のレベルに関わらず一定の表示態様としてもよい。具体的には、光量や音量のレベルに併せた表示態様とは、例えば、音量レベル１を示すレベルゲージ画像の大きさ（表示面積）よりも、音量レベル１よりも音量値が大きい音量レベル２を示すレベルゲージ画像の大きさ（表示面積）を大きく表示することが想定される。一方、光量や音量のレベルに関わらず一定の表示態様とは、音量レベル１でも音量レベル２でもレベルゲージ画像の大きさ（表示面積）は変わらない表示とすることが想定される。

20

【０１０８】

なお、音量値レベルに対応する調整音は、どのレベルでも例えば「ピ♪」という音を発するようにして、段階毎に音量値を異ならせるようにしてもよい。具体的には、音量レベル１であるときは音量レベル１に応じた音量値で「ピ♪」という音を発し、音量レベル２であるときは音量レベル２に応じた音量値（音量レベル１よりも大きい音量値）で「ピ♪」という音を発することが想定される。

30

【０１０９】

なお、本実施形態において、光量の調整や、音量の調整は、図柄変動ゲームが行われていないときに実行可能としているが、図柄変動ゲームが行われているときであっても実行可能としてもよい。この場合は、上述のレベルゲージ画像は表示せず&調整音を発せず、または、小さいサイズで表示&小さい音量にて調整音を出力して調整することが好ましい。そうすれば、図柄変動ゲームに対応する演出画像や演出音が、レベルゲージ画像や調整音により阻害されることを防止できる。

【０１１０】

また、当たり遊技の実行中に光量の調整や、音量の調整を可能としてもよい。この場合、上述した、図柄変動ゲームが行われていないときに光量の調整や音量の調整が行われた場合と同様にレベルゲージ画像の表示制御や調整音の出力制御が行われてもよいし、図柄変動ゲームが行われているときに光量の調整や音量の調整が行われた場合と同様にレベルゲージ画像の表示制御や調整音の出力制御が行われてもよい。

40

【０１１１】

なお、上述したレベルゲージ画像の表示は画像表示装置２６にて行うこととしたが、画像表示装置２６の他に表示装置を設ける場合は、当該他の表示装置に表示してもよい。そうすれば、画像表示装置２６に表示される表示内容がレベルゲージ画像の表示に阻害されることを防止できる。

【０１１２】

50

なお、光量の調整が行われた場合は、レベルゲージ画像の表示は行わすが、調整音の出力は行われなようにしてもよい。

【0113】

また、画像・音制御部200bには、画像表示装置26が接続されており、画像・音制御部200bにより生成された画像情報が表示可能となっている。また、画像・音制御部200bには、スピーカ10が接続されており、画像・音制御部200bにより生成された音情報が出力可能となっている。

【0114】

スピーカ10は、図1においても説明したように、楽曲(BGM)や音声や効果音が出力可能となっている。例えば、後述する枠開放検出SW3aから閉状態である情報が入力されないと、中枠3が開状態にあることの報知音(例えば警告音+音声)を出力する。つまり、スピーカ10と画像・音制御部200bとは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、画像・音制御部200bの制御により、スピーカ10から上述した音が出力される。

【0115】

また、発光駆動制御部200cには、発光装置9、始動口発光装置21a、盤用照明装置29が接続されており、発光駆動制御部200cにより発光制御可能となっている。また、発光駆動制御部200cには、盤用駆動装置30が接続されており、当該盤用駆動装置30を介して、可動体28を駆動制御可能となっている。

【0116】

可動体28は、遊技盤6に設けられており、「落下」、「揺動」、「回転」等の動作が可能となっている。これらの動作を行うことで、当たり遊技が付与される可能性を示唆する。

また、可動体28は、発光部(例えばフルカラーLED)を有しており、複数色で発光可能となっている。

【0117】

また、可動体28は、電源関連サブコマンドを受信すると、画像表示装置26の表示領域前面において、上述した「落下」、「揺動」、「回転」等の動作が正常に行われるか確認するための初期動作を行うようになっている。当該初期動作は、画像表示装置26の表示領域前面に可動体28が移動することになるため、表示領域に表示される表示内容は可動体28により一定期間視認困難となる。なお、初期動作によって、表示領域に表示される表示内容は視認困難となっても、他の部材(例えば、始動口発光装置21a、第1特別図柄保留表示器27c、第2特別図柄保留表示器27d、盤用照明装置29等)が可動体28の初期動作によって視認困難となることはない。

【0118】

また、図示は省略しているが、これら以外にも、サブCPU201に対して割込信号を付与する割込コントローラ回路や、一定範囲の乱数を生成するハード乱数生成回路等を備えている。

【0119】

払出制御基板300には、払出制御処理を行う払出CPU301と、当該払出制御処理に必要な制御プログラムを記憶する払出ROM302と、当該払出制御処理において必要な読み出し、書き込みが可能な払出RAM303が備えられている。また、払出制御基板300には、ハーネス等を介して、払出装置304が接続されており、当該払出装置304を制御することにより、上受け皿5aに遊技球が払出されるようになっている。

【0120】

具体的には、主制御基板100において、例えば、第1始動口検出SW21aより遊技球を検出した情報を入力した場合は、3球の賞球を払出すように、主制御基板100から払出制御基板300に対して払出指令信号が送信され、これを受信した払出制御基板300は、払出装置304を制御することにより、3球の賞球を上受け皿5aに払出す。そして、3球の賞球の払出を完了すると、払出制御基板300から主制御基板100に対して

10

20

30

40

50

払出完了信号が送信されて、第1始動口検出SW21aより遊技球を検出した情報を入力したことに対する遊技球の払出を完了する。

【0121】

また、払出制御基板300には、ハーネス等を介して、発射ハンドル8が接続されており、発射ハンドル8に設けられた上述のハンドルタッチセンサに遊技者が触れていることにより発射ハンドル8が把持されている情報が入力され、発射ハンドル8に設けられた図示しない発射ボリュームの量により発射ハンドル8の回動量が入力されるようになっている。

【0122】

また、払出制御基板300には、ハーネス等を介して、発射装置305が接続されており、当該発射装置305を制御することにより、遊技領域7に遊技球が発射されるようになっている。具体的には、払出制御基板300は、発射ハンドル8より、遊技者により発射ハンドル8が把持されていることや、発射ハンドル8の回動量を入力すると、発射ハンドル8の回動量に応じた発射強度にて発射装置305を制御し遊技球を発射させる。

【0123】

また、図4においては図示していないが、払出制御基板300は、球貸出ユニット等を介して、図1に示す球貸しボタン12からの入力信号を受信できるように接続されており、当該球貸しボタン12が遊技者により操作された場合は、払出制御基板300は、払出装置304を制御することにより、球貸しボタン12の1回の操作に対応する数（例えば、125球）の遊技球を上受け皿5aに払出す。

【0124】

枠開放検出SW3aは、中枠3に設けられており、ガラス枠4が開放されている場合や、ガラス枠4および中枠3が開放されている場合や、中枠3が開放されている場合等の「開」状態の検出と、ガラス枠4および中枠3が閉鎖されている場合の「閉」状態の検出とが可能である。つまり、枠開放検出SW3aと払出制御基板300とは、ハーネスや中継基板等を介して接続されており、上述した「閉」状態にあると、閉状態である情報が払出制御基板300に入力されることになる。一方、上述した「開」状態にあると、上述した閉状態である情報が払出制御基板300に入力されず、入力されないことにより、払出制御基板300（払出CPU301）は、上述した「開」状態にあることを検出することができる。なお、払出制御基板300（払出CPU301）は、「閉」状態にあると検出した情報、「開」状態にあると検出した情報を演出制御基板200に対して送信可能である。

【0125】

上受け皿5aと下受け皿5bとの間には、上受け皿5aに貯留しきれない遊技球を下受け皿5bに案内するための通路が形成されており、当該通路に満タン検出SW300aが設けられている。下受け皿5bに案内された遊技球を（遊技機外に）排出せずに貯留していると、通路に遊技球が停留していき、所定量停留されると満タン検出SW300aがONになる。これにより、下受け皿5bにおいても遊技球が満タン状態にあることを検出することができる。そして、払出CPU301は、満タン検出SW300aがONになると払出装置304による遊技球の払出しを停止させるとともに、満タン検出SW300aがONである情報を演出制御基板200に対して送信するようになっている。これにより、演出制御基板200においては、下受け皿5bに貯留された遊技球を排出するよう促す報知を実行することが可能となる。

【0126】

電源基板400には、ハーネス等を介して、主制御基板100、演出制御基板200、払出制御基板300が接続されており、上述したとおり、電源プラグ（図示せず）を介して外部電力の供給を受けて、供給された外部電力を、主制御基板100、演出制御基板200、払出制御基板300のいずれに対しても供給する。なお、図示はしないが、電源基板400には、外部電力（交流100ボルト）を、直流24ボルトに変換する変換回路等が設けられている。

【0127】

次に、図5を用いて、特別図柄当たり判定テーブル、普通図柄当たり判定テーブルについて説明する。はじめに、図5(A-1)、(A-2)の特別図柄当たり判定テーブルは、メインROM102に記憶されている。ここで、本実施形態においては、6段階の設定値が設定でき、図5(A-1)は設定値1用の特別図柄当たり判定テーブルの一例を示しており、図5(A-2)は設定値6用の特別図柄当たり判定テーブルの一例を示しており、他の設定値については記載を省略している。メインCPU101は、例えば、設定値として1が設定されている場合は、(A-1)で示す設定値1用の特別図柄当たり判定テーブルを参照して特別図柄当たり判定処理を行い、設定値として6が設定されている場合は、(A-2)で示す設定値6用の特別図柄当たり判定テーブルを参照して特別図柄当たり判定処理を行う。また、第1始動口・第2始動口共通とは、第1始動口21に遊技球が入球した場合でも、第2始動口22に遊技球が入球した場合でも、参照する特別図柄当たり判定テーブルは共通であることを示している。なお、設定値は、「6」段階に限らず、任意のものとすることができる。例えば、「4」段階でもよいし、「2」段階でもよい。

【0128】

また、設定値を備えずに、図5(A-1)の特別図柄当たり判定テーブルのみを備えるようにしてもよい(設定非搭載機としてもよい)。

また、設定値は備えているが、図5(A-1)の特別図柄当たり判定テーブルのみを備えるようにしてもよい。すなわち、1段階のみの設定値を備え、図10で示す主制御基板メイン処理の内容等は複数段階の設定値を備えた遊技機と同じものを用いるようにしても問題ない。また、1段階のみの設定値を備えた場合でも、図11で示す設定値変更処理や、図12で示す設定値確認処理が行われるようになっていても問題ない。このようにすれば、複数段階の設定値を備えた遊技機(設定搭載機)と、1段階のみの設定値を備えた遊技機(実質、設定非搭載機)とで、処理等を共通化することができるので、開発者の労力を削減できる。

また、1段階のみの設定値を備える場合、主制御基板100も複数段階の設定値を備えた遊技機と同じものを用いるようにしても問題ない(ハード面も共通化してよい)。このようにすれば、部材も共通化できるので、コストを削減できる。

【0129】

図5(A-1)の特別図柄当たり判定テーブルにおいては、遊技状態が通常遊技状態であるときと、時短遊技状態(A、B)であるときとにおいて、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率が「 $1/319$ 」で、ハズレと判定される確率が「 $318/319$ 」となっており、遊技状態が確変遊技状態であるときにおいて、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率が「 $1/32$ 」で、ハズレと判定される確率が「 $31/32$ 」となっている。すなわち、遊技状態が確変遊技状態であるときは、通常遊技状態や時短遊技状態(A、B)よりも、当たりと判定される確率が約10倍に変動することから、確変遊技状態は、通常遊技状態や時短遊技状態(A、B)に比べて遊技者にとって有利な遊技状態であるといえる。

【0130】

図5(A-2)の特別図柄当たり判定テーブルにおいては、遊技状態が通常遊技状態であるときと、時短遊技状態(A、B)であるときとにおいて、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率が「 $1/280$ 」で、ハズレと判定される確率が「 $279/280$ 」となっており、遊技状態が確変遊技状態であるときにおいて、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率が「 $1/28$ 」で、ハズレと判定される確率が「 $27/28$ 」となっている。このように、設定値毎に異なる当たり確率を設定できるようにすることで遊技店側での出球の管理が容易となる。

【0131】

また、時短遊技状態(A、B)と確変遊技状態とにおいては、通常遊技状態に比べて、図5(B)や図6(B)で示すように、普通図柄当たり判定処理において、当たりに当せんし易く、且つ、当たりに当せんした場合の第2始動口22の突出部材の開閉態様として有利な開閉態様が選ばれることから、確変遊技状態が遊技者にとって最も有利な遊技状態

10

20

30

40

50

であり、次いで時短遊技状態（A、B）が遊技者にとって有利な遊技状態であり、通常遊技状態が遊技者にとって最も不利な遊技状態となる。なお、図7に示すように、時短遊技状態Aは上限が100回であり、時短遊技状態Bは上限が1212回であることから、時短遊技状態Aよりも時短遊技状態Bの方が遊技者にとって有利な遊技状態である。

【0132】

なお、本実施形態においては、図3に示すように、ゲート部材20が遊技領域7の右側に設けられており、遊技領域7の左側には設けられていない。仮に、通常遊技状態において右打ちを行い、ゲート部材20に遊技球を通過させた場合は、図5で示すように、「4／256」で普通図当たりとなるため、第2始動口22の突出部材は開放し得るが、開放時間は「0.9S」であることから、第2始動口22に遊技球を入球させることは困難であり、打ち出した遊技球の大半がアウト口25を通過することになる。従って、通常遊技状態においては、左打ちを行って、第1始動口21へ遊技球を入球させることが遊技者にとっては最適な遊技となる。このため、通常遊技状態においてゲート検出SW20aが遊技球を検出すると、遊技者にとって最適な遊技を行うことを促す左打ち報知が行われることになる。

【0133】

なお、以下において、通常遊技状態と時短遊技状態（A、B）とを総称して低確率状態と称することがあり、確変遊技状態を高確率状態と称することがある。また、通常遊技状態を、非変短中、または非変短状態、と称することがあり、確変遊技状態と時短遊技状態（A、B）とを総称して変短中といったり、変短状態といったり、入球率向上状態といったりすることがある。

【0134】

次に、図5（B）の普通図柄当たり判定テーブルは、メインROM102に記憶されている。そして、遊技状態が通常遊技状態であるときにおいて、普通図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率が「4／256」で、ハズレと判定される確率が「252／256」となっており、時短遊技状態（A、B）であるときと、確変遊技状態であるときとにおいて、普通図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率が「251／256」で、ハズレと判定される確率が「5／256」となっている。よって、通常遊技状態である場合よりも、時短遊技状態（A、B）や、確変遊技状態である場合の方が、普通図柄当たり判定処理にて当たりと判定され易く、遊技者にとって有利な遊技状態であるといえる。なお、普通図柄当たり判定テーブルにおいて設定値を設けていないが（設定値共通としているが）、特別図柄当たり判定テーブルと同様に設定値を設けてもよい。例えば、設定値「6」は、設定値「1」に比べると、普通図柄当たり判定において、当たり易くなっている。また、通常遊技状態であるときにおいて、普通図柄当たり判定処理にて当たりと判定される確率を「4／256」、ハズレと判定される確率を「252／256」としたが、これに限らず、ハズレと判定される確率を「256／256」としてもよい。

【0135】

次に、図6を用いて、特別図柄決定テーブル、普通図柄決定テーブルについて説明する。はじめに、図6（A）の特別図柄決定テーブルは、第1始動口21に遊技球が入球したことに基づいて特別図柄当たり判定処理が行われた結果、当たりである場合と、ハズレである場合とで、第1特別図柄表示器27aに確定表示する特別図柄を決定する際に参照する（1）第1始動口21用のテーブルと、第2始動口22に遊技球が入球したことに基づいて特別図柄当たり判定処理が行われた結果、当たりである場合と、ハズレである場合とで、第2特別図柄表示器27bに確定表示する特別図柄を決定する際に参照する（2）第2始動口22用のテーブルと、の2つのテーブルを有しており、これらは、メインROM102に記憶されている。そして、メインCPU101は、遊技球が入球した始動口に対応するテーブルを参照して、特別図柄当たり判定処理の判定結果に基づく特別図柄を決定する。

【0136】

そして、図6（A）の（1）の特別図柄決定テーブルにおいては、特別図柄当たり判定

処理が行われた結果、当たりである場合、メインCPU101は、「特別図柄A」、「特別図柄B」、「特別図柄C」の中から、いずれかの特別図柄を決定する。具体的には、遊技球が第1始動口21に入球したときに特別図柄決定用の乱数を取得し、その取得した特別図柄決定用の乱数を参照していずれかの特別図柄を決定する。例えば、取得した特別図柄決定用の乱数が「0～9」であれば「特別図柄A」を決定し、取得した特別図柄決定用の乱数が「10～64」であれば「特別図柄B」を決定し、取得した特別図柄決定用の乱数が「65～99」であれば「特別図柄C」を決定する。そして、特別図柄を決定すると、一義的に、「付与ラウンド数」と、「当たり後の遊技状態」とが決定される。「特別図柄A」が決定された場合は、「付与ラウンド数」として10ラウンドが付与され、「当たり後の遊技状態」として確変遊技状態が付与される。また、「特別図柄B」が決定された場合は、「付与ラウンド数」として5ラウンドが付与され、「当たり後の遊技状態」として確変遊技状態が付与される。また、「特別図柄C」が決定された場合は、「付与ラウンド数」として10ラウンドが付与され、「当たり後の遊技状態」として時短遊技状態Aが付与される。一方、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレである場合、メインCPU101は「特別図柄D」を決定し、「特別図柄D」には、「付与ラウンド数」、および「当たり後の遊技状態」は定められていないことから、当たり遊技は付与されない。

【0137】

また、図6(A)の(2)の特別図柄決定テーブルにおいては、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、当たりである場合、メインCPU101は、「特別図柄E」、「特別図柄F」から、いずれかの特別図柄を決定する。具体的な決定手法は、上述の図6(A)の(1)と同様であるため説明を省略する。そして、例えば、取得した特別図柄決定用の乱数が「0～64」であれば「特別図柄E」を決定し、取得した特別図柄決定用の乱数が「65～99」であれば「特別図柄F」を決定する。「特別図柄E」が決定された場合は、「付与ラウンド数」として10ラウンドが付与され、「当たり後の遊技状態」として確変遊技状態が付与される。また、「特別図柄F」が決定された場合は、「付与ラウンド数」として10ラウンドが付与され、「当たり後の遊技状態」として時短遊技状態Aが付与される。一方、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレである場合、メインCPU101は「特別図柄G」を決定する。

【0138】

このように、確変遊技状態が付与される割合は、第1始動口21が「65%」、第2始動口22が同じく「65%」となっていることから、確変遊技状態への突入率は、第1始動口21と第2始動口22とで差は設けられていない。一方、「付与ラウンド数」は、第2始動口22が必ず10ラウンドが付与され、5ラウンドが付与されない分、第1始動口21への入球に基づいて当たり遊技が付与されるよりも、第2始動口22への入球に基づいて当たり遊技が付与された方が、遊技者にとって有利であるといえる。なお、本実施形態においては、特別図柄決定テーブルにおいて設定値を設けなかったが、設定値を設けるようにしてもよい。例えば、設定値が「1」である場合と、設定値が「6」である場合とで、特別図柄の決定割合が異なるようにしてもよい。その場合は、確変遊技状態への突入率は、全ての設定値で共通とするが、「付与ラウンド数」を設定値毎に割合を異ならせるようにしてもよい。例えば、設定値が「6」であるほど有利なラウンド数が付与され易くしてもよいし、設定値が「1」であるほど有利なラウンド数が付与され易くしてもよい。

【0139】

このように、第1始動口21への入球に基づいて当たり遊技が付与されるよりも、第2始動口22への入球に基づいて当たり遊技が付与された方が、遊技者にとって有利であることから、第2始動口22が「1.8S×3回」で開放し得る時短遊技状態(A、B)や確変遊技状態においては、右打ちを行って、第2始動口22へ遊技球を入球させることが遊技者にとっては最適な遊技となる。このため、時短遊技状態(A、B)や確変遊技状態において第1始動口検出SW21aが遊技球を検出すると、遊技者にとって最適な遊技を行うことを促す右打ち報知が行われることになる。

【0140】

次に、図6(B)の普通図柄決定テーブルは、メインROM102に記憶されており、ゲート部材20に遊技球が通過したことに基づいて普通図柄当たり判定処理が行われた結果、普図当たりである場合と、普図ハズレである場合とで、普通図柄表示器27eに確定表示する普通図柄を決定する際に参照するテーブルである。メインCPU101は、遊技状態が通常遊技状態であるときで、普通図柄当たり判定処理が行われた結果、普図当たりである場合は、普通図柄関連処理において行われる普通図柄決定処理において「普通図柄A」を決定し、普図ハズレである場合は「普通図柄B」を決定する。また、メインCPU101は、遊技状態が時短遊技状態(A、B)であるときと、確変遊技状態であるときとで、普通図柄当たり判定処理が行われた結果、普図当たりである場合は、普通図柄関連処理において行われる普通図柄決定処理において「普通図柄C」を決定し、普図ハズレである場合は「普通図柄D」を決定する。

10

【0141】

なお、普通図柄においても、上述した特別図柄と同様に、付与される内容が一義的に定められている。「普通図柄A」が決定された場合は、第2始動口22の突出部材が「0.9S」で「1」回開放し、「普通図柄B」が決定された場合は、第2始動口22の突出部材が開放しない。また、「普通図柄C」が決定された場合は、第2始動口22の突出部材が「1.8S」で「3」回開放し、「普通図柄D」が決定された場合は、第2始動口22の突出部材が開放しない。よって、通常遊技状態である場合よりも、時短遊技状態(A、B)や、確変遊技状態である場合の方が、普図当たりである場合、第2始動口22の突出部材の開閉態様が有利であることから、遊技者にとって有利な遊技状態であるといえる。

20

【0142】

なお、普通図柄決定テーブルにおいて設定値を設けていないが、特別図柄決定テーブルと同様に設定値を設けてもよい。例えば、設定値毎に、普通図柄当たり判定処理において普図当たりと判定される確率を異ならせてもよく、設定値「6」の場合は、設定値「1」の場合に比べて、当たり易くなっているとしてもよいし、その逆であってもよい。また、設定値毎に、第2始動口22の開閉態様が異なっているとしてもよい。例えば、設定値「6」の場合は、設定値「1」の場合に比べて、有利な開閉態様で開閉してもよいし、その逆であってもよい。

【0143】

なお、図6において、付与ラウンド数が「10」である場合は、大入賞口24が1ラウンドあたり「29.5秒」開放し、これを10回繰り返すことになる。また、付与ラウンド数が「5」である場合は、大入賞口24が1ラウンドあたり「29.5秒」開放し、これを5回繰り返すことになる。

30

【0144】

次に、図7を用いて、本実施形態における遊技状態遷移(ゲームフロー)について説明する。本実施形態においては、上述したとおり、通常遊技状態、時短遊技状態、確変遊技状態を備えている。なお、時短遊技状態は、厳密には、時短遊技状態Aと、時短遊技状態Bとがある。

【0145】

通常遊技状態は、主制御基板において管理される状態が低確率状態であり、普電サポートがなしとなっている。普電サポートとは、普通図柄当たり判定処理で普通図柄当たりに当せんしやすく、当せんした場合には、図6で示す第2始動口の開閉態様が「1.8S×3回」となることである。また、演出制御基板では、演出モード(演出ステージともいう)として、演出モードA～演出モードEを実行可能となっている。

40

【0146】

時短遊技状態Aは、主制御基板において管理される状態が低確率状態であり、普電サポートがありとなっている。また、時短遊技状態Aは、上限回数が100回となっている。つまり、100回の図柄変動ゲームが行われたことを終了条件の1つとしており、100回の図柄変動ゲームが実行されている間は、普電サポートがありとなる。また、演出制御

50

基板では、演出モードとして、演出モード F を実行可能である。

なお、時短遊技状態 A は、図 8 の a および d により遷移するから、特別図柄当たり判定処理の判定の結果に基づいて移行する時短遊技状態といえる。

【0147】

時短遊技状態 B は、主制御基板において管理される状態が低確率状態であり、普電サポートがありとなっている。また、時短遊技状態 B は、上限回数が 1212 回となっている。つまり、1212 回の図柄変動ゲームが行われたことを終了条件の 1 つとしており、1212 回の図柄変動ゲームが実行されている間は、普電サポートがありとなる。また、演出制御基板では、演出モードとして、演出モード G を実行可能である。

なお、時短遊技状態 B においても、時短遊技状態 A における演出モードである演出モード F を実行するようにしてもよい。

10

なお、時短遊技状態 B は、図 8 の g により遷移するから、所定条件の成立からの変動表示の回数が所定回数を満たしたことに基づいて移行する時短遊技状態といえる。

【0148】

確変遊技状態は、主制御基板において管理される状態が高確率状態であり、普電サポートがありとなっている。また、確変遊技状態は、上限回数が 10000 回となっている。つまり、10000 回の図柄変動ゲームが行われたことを終了条件の 1 つとしており、10000 回の図柄変動ゲームが実行されている間は、普電サポートがありとなる。また、演出制御基板では、演出モードとして、演出モード H を実行可能である。

【0149】

当たり遊技は、主制御基板において管理される状態が低確率状態であり、普電サポートがなしとなっている。

20

【0150】

なお、時短遊技状態 A において、上限回数を 100 回としたが、100 回より少ない回数としてもよいし、100 回より多い回数としてもよい。

また、時短遊技状態 B において、上限回数を 1212 回としたが、図 5 で示す特別図柄当たり判定テーブルにおける当たり確率の分母（例えば、319）の 3.8 倍以下の回数であれば、任意の回数としてもよい。

【0151】

また、上述した時短遊技状態 A、B とともに、または上述した時短遊技状態 A、B に代えて、時短遊技状態 C を設けてもよい。この時短遊技状態 C は、通常遊技状態における特別図柄当たり判定処理において、当たりと判定されなかった場合の一部において移行可能な時短遊技状態である。例えば、1/500 程度で移行するようにしてもよい。なお、時短遊技状態 A、B、C の組合せは任意のものとしてよい。例えば、時短遊技状態 A と B とを備え、時短遊技状態 C を備えないようにしてもよいし、時短遊技状態 A と C とを備え、時短遊技状態 B を備えないようにしてもよいし、時短遊技状態 B と C とを備え、時短遊技状態 A を備えないようにしてもよいし、時短遊技状態 A、B、C を全て備えてもよい。

30

なお、時短遊技状態 C は、特別図柄当たり判定処理の判定の結果に基づいて移行する時短遊技状態に属する。

【0152】

また、確変遊技状態において、上限回数を設定したが、上限回数を設けなくてもよい。また、本実施形態においては、図 6 で示すように、いわゆる確変ループタイプとしているが、いわゆる ST タイプとしてもよいし、転落抽せんタイプとしてもよい。

40

【0153】

また、ST タイプとする場合は、確変遊技状態が付与される特別図柄（例えば ST 100 回）と、確変遊技状態および当該確変遊技状態の終了後に時短遊技状態が付与される特別図柄（例えば ST 100 回 + 時短 100 回）とを有するようにしてもよい。

【0154】

次に、遊技状態の遷移について説明する。

a：特別図柄当たり判定処理において当たりと判定された場合の遷移である。

50

b：特別図柄A、B、Eのいずれかが決定された場合の遷移である。

c：特別図柄当たり判定処理において当たりと判定された場合の遷移である。

d：特別図柄C、Fのいずれかが決定された場合の遷移である。

e：特別図柄当たり判定処理において当たりと判定された場合の遷移である。

f：当たりに当せんすることなく連続して100回の図柄変動ゲームを実行した場合の遷移である。

g：時短遊技状態Aおよび通常遊技状態において当たりに当せんすることなく連続して898回の図柄変動ゲームを実行した場合の遷移である。

h：当たりに当せんすることなく連続して1212回の図柄変動ゲームを実行した場合の遷移である。

i：特別図柄当たり判定処理において当たりと判定された場合の遷移である。

j：当たりに当せんすることなく連続して10000回の図柄変動ゲームを実行した場合の遷移である。

【0155】

なお、gにおいては、898回としたが、図5で示す特別図柄当たり判定テーブルにおける当たり確率の分母（例えば、319）の2.5倍以上、3.0倍以下の回数であれば、任意の回数としてもよい。

また、gにおける回数は、変更ができない不変の値であるが、遊技店の遊技店員によって任意の値が設定できるようにしてもよい。

【0156】

次に、図8を用いて、特別図柄変動パターンテーブル（AおよびB）について説明する。

図8の特別図柄変動パターンテーブル（AおよびB）は、メインROM102に記憶されており、図柄変動ゲームにおける変動時間を決定する際に参照するテーブルである。

【0157】

なお、図中、保留球数とは、変動開始時に1減算した結果の値を示している。例えば、変動パターン0における保留球数「3」とは、図9における第4記憶領域まで記憶されていて、変動開始時に1減算した結果、第4記憶領域が空きとなる状況であって、且つハズレである場合に、変動パターン0を決定するといった意味である。つまり、（ハズレである場合）保留球数が多い場合には、少ない場合に比べて、短縮変動を選び易く（100%短縮変動を選ぶようにしてもよいし、90%短縮変動を選び、10%通常変動を選ぶようにしてもよい）して、パチンコ遊技機1の稼働を向上させるようにしている。

【0158】

メインCPU101は、遊技状態が通常遊技状態であるときで、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレである場合は、「変動パターン0」～「変動パターン5」の中から、いずれかの変動パターンを決定する。具体的には、遊技球が第1始動口21、または第2始動口22に入球したときに、変動パターン決定用の乱数を取得し、その取得した変動パターン決定用の乱数を参照して、いずれかの変動パターンを決定する。なお、図示しないが、遊技球が第1始動口21、または第2始動口22に入球したときに、リーチ判定用乱数を取得して、当該リーチ判定用乱数がリーチを実行する乱数に該当する場合に「変動パターン2」～「変動パターン5」の中から、いずれかの変動パターンを決定し、リーチ判定用乱数がリーチを実行する乱数に該当しない場合に「変動パターン0」、「変動パターン1」を決定するようにしてもよい。一方、メインCPU101は、遊技状態が通常遊技状態であるときで、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、当たりである場合は、変動パターン決定用の乱数を参照して「変動パターン6」～「変動パターン11」の中から、いずれかの変動パターンを決定する。

【0159】

そして、変動パターンを決定すると、一義的に、「演出内容」と、「変動時間」（秒数S）とが決定される。「変動パターン0」が決定された場合は、「演出内容」として「短縮変動」が決定され、「変動時間」として「3S」が決定される。ここで、「短縮変動」とは、リーチにならず、且つ、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図

10

20

30

40

50

柄画像 26c を同時に停止させる変動のことをいう。また、「変動パターン 1」が決定された場合は、「演出内容」として「通常変動」が決定され、「変動時間」として「7 S」が決定される。ここで、「通常変動」とは、リーチにならずに、左装飾図柄画像 26a、中装飾図柄画像 26b、右装飾図柄画像 26c を順番に停止させる変動のことをいう。また、「変動パターン 2」が決定された場合は、「演出内容」として「ノーマルリーチ」が決定され、「変動時間」として「15 S」が決定される。ここで、「ノーマルリーチ」とは、リーチは行いが、特に発展演出（例えば、一旦、ハズレで仮停止表示した後に、中装飾図柄画像 26b を変動させる演出）を行わないリーチのことをいい、当たり時の選択割合が低く、ハズレ時の選択割合が高く構成されているため、当たりの期待度が低いリーチとして位置づけられる。

10

【0160】

また、「変動パターン 3」が決定された場合は、「演出内容」として「スーパーリーチ」が決定され、「変動時間」として「40 S」が決定される。ここで、「スーパーリーチ」とは、リーチ（ノーマルリーチ）実行中に発展演出を行って、発展先で、例えば、画像表示装置 26 に実写画像を表示するリーチのことをいい、当たり時の選択割合が「ノーマルリーチ」よりも高く、ハズレ時の選択割合が「ノーマルリーチ」よりも低く構成されているため、「ノーマルリーチ」よりも当たりの期待度が高いリーチとして位置づけられる。

【0161】

また、「変動パターン 4」が決定された場合は、「演出内容」として「擬似連 2 ノーマルリーチ」が決定され、「変動時間」として「50 S」が決定される。なお、「擬似連」については、後で詳述するが、「擬似連 2 ノーマルリーチ」は、「ノーマルリーチ」のみよりも当たりの期待度が高く、「スーパーリーチ」よりも当たりの期待度が低いリーチとして位置づけられる。また、「変動パターン 5」が決定された場合は、「演出内容」として「擬似連 3 スーパーリーチ」が決定され、「変動時間」として「70 S」が決定される。「擬似連 3 スーパーリーチ」は、「スーパーリーチ」のみよりも当たりの期待度が高いリーチとして位置づけられる。なお、「変動パターン 6」～「変動パターン 9」は、「変動パターン 2」～「変動パターン 5」と、ハズレか当たりの違いしかなく、演出内容や変動時間は同じであるため、説明を省略する。

20

【0162】

また、「変動パターン 10」が決定された場合は、「演出内容」として「擬似連 4 スーパーリーチ」が決定され、「変動時間」として「90 S」が決定される。ここで、「擬似連 4 スーパーリーチ」とは、当たりの場合にのみ選択される変動パターンであるから、後述の「擬似連」が 4 回行われた場合は、その時点で当たりが確定する。また、「変動パターン 11」が決定された場合は、「演出内容」として「全回転リーチ」が決定され、「変動時間」として「120 S」が決定される。ここで、「全回転リーチ」とは、左装飾図柄画像 26a、中装飾図柄画像 26b、右装飾図柄画像 26c を、「111」、「222」、「333」、「444」、「555」、「666」、「777」、「888」で揃えた状態でスクロール（変動表示）させて、例えば、最終的に「777」で確定表示させるリーチである。

30

【0163】

なお、当たりである場合の選択可能な変動パターンは、決定した特別図柄により定められていてもよい。例えば、変動パターン 6～10 は、特別図柄 A、特別図柄 B、特別図柄 C のいずれが決定されている場合であっても選択可能として、変動パターン 11 は、特別図柄 A が決定された場合に限り選択するようにしてもよい。また、特別図柄 A、特別図柄 B、特別図柄 C のいずれが決定されている場合であっても変動パターン 6～11 を選択可能としてもよい。

40

【0164】

また、メイン CPU 101 は、遊技状態が時短遊技状態（A、B）であるときと、確変遊技状態であるときとで、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレである場合は、「変動パターン 12」～「変動パターン 15」の中から、いずれかの変動パターンを決

50

定する。「変動パターン１２」が決定された場合は、「演出内容」として「短縮変動」が決定され、「変動時間」として「２Ｓ」が決定される。ここで、遊技状態が時短遊技状態（Ａ、Ｂ）であるときと、確変遊技状態であるときにおいては、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレであって、且つ保留球数が１～３である場合、この「短縮変動」が選ばれ易くなっていることから、時短遊技状態（Ａ、Ｂ）や、確変遊技状態を効率よく消化できるようになっている。

【０１６５】

また、「変動パターン１３」が決定された場合は、「演出内容」として「リーチ煽り」が決定され、「変動時間」として「１０Ｓ」が決定される。ここで、「リーチ煽り」とは、例えば、左装飾図柄画像２６ａとして「７」図柄を仮停止表示させて、右装飾図柄画像２６ｃとして「７」図柄を仮停止表示させるか否かを煽ることで、リーチが形成されるか否かを煽る演出である。「リーチ煽り」を行った結果、例えば、右装飾図柄画像２６ｃとして「８」図柄が仮停止表示された場合はリーチが形成されず、例えば、右装飾図柄画像２６ｃとして「７」図柄が仮停止表示された場合はリーチが形成され、後述の「変動パターン１５」や「変動パターン１７」における「変短中スーパーリーチ」に発展する。

【０１６６】

また、「変動パターン１４」が決定された場合は、「演出内容」として「変短中スーパーリーチ」が決定され、「変動時間」として「３０Ｓ」が決定される。ここで、「変短中スーパーリーチ」とは、時短遊技状態（Ａ、Ｂ）、および確変遊技状態専用の「スーパーリーチ」であって、通常遊技状態において行われる「スーパーリーチ」とは異なっている。

【０１６７】

また、「変動パターン１５」が決定された場合は、「演出内容」として「リーチ煽り→変短中スーパーリーチ」が決定され、「変動時間」として「４０Ｓ」が決定される。「変動パターン１６」、「変動パターン１７」については、「変動パターン１４」、「変動パターン１５」と、ハズレか当たりの違いがなく、演出内容や変動時間は同じであるため、説明を省略する。なお、「リーチ煽り→変短中スーパーリーチ」は、当たり時の選択割合が「変短中スーパーリーチ」よりも高く、ハズレ時の選択割合が「変短中スーパーリーチ」よりも低く構成されているため、「変短中スーパーリーチ」よりも当たりの期待度が高いリーチとして位置づけられる。

【０１６８】

特別図柄変動パターンテーブルＢは、本実施形態において、時短遊技状態Ｂの最初の図柄変動ゲーム（時短遊技状態Ｂの１変動目）で参照するテーブルである。つまり、通常遊技状態から時短遊技状態Ｂに移行した際の最初の図柄変動ゲームでは、特別図柄変動パターンテーブルＢを参照して「変動パターン１８」か「変動パターン１９」が決定されるようになっている。

【０１６９】

具体的には、「変動パターン１８」は、「特定変動Ａ（ハズレ）」であり、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレである場合に決定される。また、「変動パターン１９」は、「特定変動Ｂ（当たり）」であり、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、当たりである場合に決定される。なお、これらの変動パターンが決定された場合の具体的な演出態様については図５３、図５５等で詳述する。

【０１７０】

なお、図８においては、特別図柄変動パターンテーブルＢを時短遊技状態Ｂの最初の図柄変動ゲーム（時短遊技状態Ｂの１変動目）で参照するテーブルとしたが、これに限られず、時短遊技状態Ｂに移行する直前の通常遊技状態における最後の図柄変動ゲームで参照するようにしてもよい。

また、例えば８９７回目の図柄変動ゲームの開始時において保留球数が「３」になる場合は短縮変動を選択可能であるが、８９８回目の図柄変動ゲームの開始時において保留球数が「３」になる場合は短縮変動を選択しないようにして、同じ通常遊技状態であって、且つ保留球数が同じ状況であっても、異なる変動パターンを決定するようにしてもよい。

【0171】

特別図柄変動パターンテーブルCは、本実施形態において、時短遊技状態（A、B）を終えて通常遊技状態に移行した際、第2始動口の保留記憶領域に記憶された判定情報（以下、残存特2という）に対応する図柄変動ゲームを実行する際に参照するテーブルである。つまり、通常遊技状態であっても残存特2を消化する場合は、特別図柄変動パターンテーブルCを参照して「変動パターン20」か「変動パターン21」が決定されるようになっている。

【0172】

具体的には、「変動パターン20」は、「特定変動C（ハズレ）」であり、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、ハズレである場合に決定される。また、「変動パターン21」は、「特定変動D（当たり）」であり、特別図柄当たり判定処理が行われた結果、当たりである場合に決定される。

【0173】

なお、「特定変動C（ハズレ）」、「特定変動D（当たり）」ともに、変動時間が15Sで構成されており、図柄変動ゲームの実行中にリーチは実行されないようになっている。例えば、「特定変動D（当たり）」であってもリーチは実行されずに、当たりに当せんしたことが報知されるようになっている。また、「特定変動C（ハズレ）」、「特定変動D（当たり）」においては、後述する大当り予告演出A、大当り予告演出B、大当り予告演出Cが実行されないようになっている。

【0174】

特に、時短遊技状態Bを遊技した結果、当たり遊技を得られずに通常遊技状態に移行した場合、遊技者の落胆は大きいものとなる。そのような状況で、例えば「特定変動C（ハズレ）」+後述の大当り予告演出Bを実行すると、当たり遊技への期待度が高い大当り予告演出が実行されたのにハズレとなってしまう、遊技者をさらに落胆させてしまうことになりかねない。よって、当該状況においては、過度なリーチや大当り予告演出を実行せずに特別図柄当たり判定処理の判定結果を導出することで、遊技者をさらに落胆させてしまうことを防止できる。

【0175】

なお、時短遊技状態Aを終えて通常遊技状態に移行したときの残存特2と、時短遊技状態Bを終えて通常遊技状態に移行したときの残存特2とで、異なる特別図柄変動パターンが決定されるようにしてもよい。また、時短遊技状態Aは時短遊技状態Bよりも遊技可能回数が少なく、時短遊技状態Aで当たり遊技を得られずに通常遊技状態に移行した場合、遊技者の落胆は時短遊技状態Bほど大きくはならないから、時短遊技状態Aを終えて通常遊技状態に移行したときの残存特2では、リーチや各大当り予告演出が実行されるようにしてもよい。

【0176】

上述の特別図柄変動パターンは、図8に挙げたものに限られず、さらに複数の特別図柄変動パターンを備えてもよい。

また、設定値によって参照する特別図柄変動パターンテーブルを異ならせてもよい。例えば、設定値毎に選び易い特別図柄変動パターンを設けてもよいし、その設定値でしか選ばれない特別図柄変動パターンを設けてもよい。これにより、実行された特別図柄変動パターンの演出内容から、設定値がいくつであるのかを推測（または把握）することができるので、遊技興趣の向上に繋がる。

【0177】

また、時短遊技状態Aと、時短遊技状態Bとで、参照する特別図柄変動パターンテーブルを共通としたが、異ならせてもよい。これにより、同じ時短遊技状態でありながら、異なる遊技状態が実行されているかのような感覚を与えることもできる。

【0178】

次に、図9を用いて、メインRAMの判定情報記憶領域、メインRAMのカウンタについて説明する。

10

20

30

40

50

図9は、メインRAM103に設けられた判定情報記憶領域（保留記憶領域）、メインRAMのカウンタについて示す概略図であり、メインRAM103には、（A）特別図柄に対応する保留記憶領域と、（B）普通図柄に対応する保留記憶領域とが設けられており、第1始動口21においては、「当該変動記憶領域」、「第1記憶領域」、「第2記憶領域」、「第3記憶領域」、「第4記憶領域」にそれぞれ特別図柄に係る判定情報（乱数値）を記憶可能であり、第2始動口22においても、「当該変動記憶領域」、「第1記憶領域」、「第2記憶領域」、「第3記憶領域」、「第4記憶領域」にそれぞれ特別図柄に係る判定情報（乱数値）を記憶可能であり、ゲート部材20においても、「当該変動記憶領域」、「第1記憶領域」、「第2記憶領域」、「第3記憶領域」、「第4記憶領域」にそれぞれ普通図柄に係る判定情報（乱数値）を記憶可能である。なお、メインRAMのカウンタについては、上述したとおりなので、ここでの説明は省略する。

10

【0179】

次に、主制御基板100のメインCPU101によって行われる制御処理について説明する。

【0180】

（主制御基板メイン処理について）

図10は、主制御基板100において行われるメイン処理を示すフローチャートである。当該処理は、パチンコ遊技機1に電源が投入されて、電源基板400より各制御基板に電圧が供給されたときに、主制御基板100のメインCPU101により開始される。

【0181】

20

（ステップS1）

ステップS1において、メインCPU101は、パチンコ遊技機1が電断中（停電状態）であるかを判定する。その結果、電断中（停電状態）である場合は、ステップS1の処理を繰り返し実行し、電断中（停電状態）ではない場合は、ステップS2に処理を移行する。なお、電断中（停電状態）である場合は、図示しないバックアップ電源を用いて、当該処理を実行可能である。

【0182】

（ステップS2）

ステップS2において、メインCPU101は、割込み（主制御基板タイマ割込処理が行われること）を禁止する。これにより、メインCPU101は、後述のS19において割込みを許可するまで、図10の処理のみを実行する。そして、割込みを禁止すると、ステップS3に処理を移行する。

30

【0183】

なお、ステップS2の処理を終えた後に、発射停止の信号を出力して発射許可信号を禁止状態にするようにしてもよい。これにより、割込み禁止中に遊技球の発射が行われてしまうことを防止できる。そして、後述のステップS19で割込みが許可された後の最初の主制御基板タイマ割込処理において、発射許可信号を許容状態にすればよい。

【0184】

（ステップS3）

ステップS3において、メインCPU101は、RAMクリアスイッチ105がONであるか（押下されているか）を判定する。すなわち、RAMクリアスイッチ105が押下された状態でパチンコ遊技機1の電源がON（電源SW400aがON）にされたかを判定する。その結果、RAMクリアスイッチ105がONである場合は、ステップS4に処理を移行し、RAMクリアスイッチ105がONではない場合は、ステップS9に処理を移行する。

40

【0185】

（ステップS4）

ステップS4において、メインCPU101は、設定変更キーは設定変更位置にあるかを判定する。例えば、設定変更用鍵穴31に設定変更キーが挿入され、且つ、設定変更キーが90度回動されていることを検出した場合に、設定変更キーは設定変更位置にあると

50

判定し、上記検出をしなければ、設定変更キーは設定変更位置にないと判定する。その結果、設定変更キーは設定変更位置にある場合は、ステップ S 5 に処理を移行し、設定変更キーは設定変更位置にない場合は、ステップ S 7 に処理を移行する。

【0186】

(ステップ S 5)

ステップ S 5 において、メイン CPU 101 は、図 11 で示す設定値変更処理を行う。なお、当該処理は、後で図 11 を用いて詳述する。そして、設定値変更処理を終了すると、ステップ S 6 に処理を移行する。

【0187】

(ステップ S 6)

ステップ S 6 において、メイン CPU 101 は、電源投入コマンドを送信する。電源投入コマンドは、RAM クリアスイッチ 105 が ON で電源が投入されたことを示すコマンドであり、演出制御基板 200 は、当該コマンドを受信すると、画像・音制御部 200b を介して、例えば、画像表示装置 26 に「電源投入中」という表示を行い、スピーカ 10 より「電源投入中です」という音声を出力させる。そして、電源投入コマンドを送信すると、ステップ S 18 に処理を移行する。

【0188】

(ステップ S 7)

ステップ S 7 において、メイン CPU 101 は、RAM クリアスイッチ 105 が ON で、電源 SW 400a が ON である場合、メイン RAM 103 の領域 1、領域 2 (設定値格納領域は除く) を初期化する。これにより、例えば、遊技店の閉店時に時短遊技状態 (A または B) である場合に、翌日の遊技店の開店時に通常遊技状態から開始させることができる。なお、当該処理においては、図 9 で示す各遊技数カウンタもクリア (カウンタ値が 0 に) される。そして、メイン RAM 103 の領域 1、領域 2 (設定値格納領域は除く) を初期化すると、ステップ S 8 に処理を移行する。

【0189】

(ステップ S 8)

ステップ S 8 において、メイン CPU 101 は、電源投入コマンドを送信する。そして、電源投入コマンドを送信すると、ステップ S 18 に処理を移行する。

【0190】

(ステップ S 9)

ステップ S 9 において、メイン CPU 101 は、設定変更キーは設定変更位置にあるかを判定する。その結果、設定変更キーは設定変更位置にある場合は、ステップ S 10 に処理を移行し、設定変更キーは設定変更位置にない場合は、ステップ S 11 に処理を移行する。

【0191】

(ステップ S 10)

ステップ S 10 において、メイン CPU 101 は、図 12 で示す設定値確認処理を行う。なお、当該処理は、後で図 12 を用いて詳述する。そして、設定値確認処理を終了すると、ステップ S 11 に処理を移行する。

【0192】

(ステップ S 11)

ステップ S 11 において、メイン CPU 101 は、バックアップされたデータがあるかを判定する。例えば、パチンコ遊技機 1 の電源が OFF にされると、図示しないバックアップ処理が行われ、データの保持やチェックサムの記憶やバックアップフラグが ON にされる。そして、バックアップフラグが ON であると、バックアップされたデータがあると判定し、バックアップフラグが ON ではないと、バックアップされたデータがないと判定する。その結果、バックアップされたデータがある場合は、ステップ S 12 に処理を移行し、バックアップされたデータがない場合は、初回電源投入と判断してステップ S 18 に処理を移行する。

10

20

30

40

50

【0193】

(ステップS12)

ステップS12において、メインCPU101は、メインRAM103の領域のチェックサムを算出する。そして、メインRAM103の領域のチェックサムを算出すると、ステップS13に処理を移行する。

【0194】

(ステップS13)

ステップS13において、メインCPU101は、メインRAM103の領域のチェックサムは正常であるかを判定する。例えば、図示しないバックアップ処理において記憶したチェックサム値と、ステップS12において算出したチェックサム値とが一致するかを判定し、一致した場合にチェックサムは正常であると判定し、一致しなかった場合にチェックサムは正常ではないと判定する。その結果、チェックサムが正常である場合は、ステップS15に処理を移行し、チェックサムが正常ではない場合は、ステップS14に処理を移行する。

10

【0195】

(ステップS14)

ステップS14において、メインCPU101は、遊技停止処理（エラー設定）を行う。具体的には、発光装置9、スピーカ10、画像表示装置26等を用いたエラー報知を行わせるためのエラーコマンドを演出制御基板200に送信したり、図11の設定値変更処理が行われない限りエラーを解除することが不可能となるような処理を行ったりする。そして、図11の設定値変更処理が行われない限り当該処理に留まる。

20

【0196】

(ステップS15)

ステップS15において、メインCPU101は、復帰処理を行う。すなわち、停電状態となる前の状態に正常に復帰させる。例えば、前日、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「100」で遊技店が閉店した場合、翌日の遊技店の開店時は、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ「100」を引き継ぐことになる。そして、停電状態となる前の状態に正常に復帰させると、ステップS16に処理を移行する。

【0197】

(ステップS16)

ステップS16において、メインCPU101は、電源復旧コマンドを送信する。電源復旧コマンドは、RAMクリアスイッチ105がOFFで電源が復旧されたことを示すコマンドであり、演出制御基板200は、当該コマンドを受信すると、画像・音制御部200bを介して、例えば、画像表示装置26に「電源復旧中」という表示を行い、スピーカ10より「電源復旧中です」という音声を出力させる。そして、電源復旧コマンドを送信すると、ステップS17に処理を移行する。

30

【0198】

(ステップS17)

ステップS17において、メインCPU101は、復旧時遊技数カウンタコマンドを送信する。復旧時遊技数カウンタコマンドは、メインRAM103で記憶している各遊技数カウンタ（図9参照）の値を示すコマンドであり、演出制御基板200は、当該コマンドを受信すると、画像・音制御部200bを介して、時短遊技状態Bが作動するまでの遊技数を報知したり、発光駆動制御部200cを介して、メインRAM103で記憶している各遊技数カウンタ（図9参照）の値がRAMクリアスイッチ105の操作によりクリアされているか否かの示唆を行ったりする。そして、復旧時遊技数カウンタコマンドを送信すると、ステップS18に処理を移行する。

40

【0199】

(ステップS18)

ステップS18において、メインCPU101は、CTCの設定を行う。すなわち、一定周期のパルス出力を作成する機能や時間計測の機能等を有するCTC（カウンタタイマ

50

サーキット) の設定を行い、4 m s 毎に定期的に後述の主制御基板タイマ割込処理が行われるように、C T C の時間定数レジスタを設定する。そして、C T C の設定を行うと、ステップ S 1 9 に処理を移行する。

【0200】

(ステップ S 1 9)

ステップ S 1 9 において、メイン C P U 1 0 1 は、割込みを許可する。そして、割込みを許可すると待機し、以降、4 m s 毎に後述の主制御基板タイマ割込処理が行われる。

【0201】

(設定値変更処理について)

図 1 1 は、主制御基板 1 0 0 において行われる設定値変更処理を示すフローチャート (主制御基板メイン処理のステップ S 5 のサブルーチン) である。なお、図 1 1 の処理が行われている状態が、上述した「設定変更状態」に相当する。

【0202】

(ステップ S 5 - 1)

ステップ S 5 - 1 において、メイン C P U 1 0 1 は、メイン R A M 1 0 3 の領域 (設定値格納領域は除く) を初期化する。なお、当該処理においては、図 9 で示す各遊技数カウンタもクリア (カウンタ値が 0 に) される。そして、メイン R A M 1 0 3 の領域 (設定値格納領域は除く) を初期化すると、ステップ S 5 - 2 に処理を移行する。

【0203】

なお、ステップ S 5 - 1 においては、図 9 で示す各遊技数カウンタもクリア (カウンタ値が 0 に) されるとしたが、例えば、設定変更キーが設定変更位置 A にある場合は、各遊技数カウンタもクリアされるが、設定変更キーが設定変更位置 B にある場合は、各遊技数カウンタはクリアされないようにしてもよい。これにより、設定値は変更したいが、各遊技数カウンタはクリアしたくないといったニーズに応えることができる。

【0204】

(ステップ S 5 - 2)

ステップ S 5 - 2 において、メイン C P U 1 0 1 は、設定値変更中コマンドを送信する。設定値変更中コマンドは、設定値の変更処理が行われていることを示すコマンドであり、演出制御基板 2 0 0 は、当該コマンドを受信すると、画像・音制御部 2 0 0 b を介して、例えば、画像表示装置 2 6 に「設定変更中」という表示を行い、スピーカ 1 0 より「設定変更中です」という音声を出力させる。そして、設定値変更中コマンドを送信すると、ステップ S 5 - 3 に処理を移行する。

【0205】

(ステップ S 5 - 3)

ステップ S 5 - 3 において、メイン C P U 1 0 1 は、現在の設定値を読み出して表示器 1 0 4 に表示する。例えば、メイン R A M 1 0 3 の設定値格納領域に格納されている設定値が「1」であれば、表示器 1 0 4 に「1」と表示される。そして、現在の設定値を読み出して表示器 1 0 4 に表示すると、ステップ S 5 - 4 に処理を移行する。

【0206】

(ステップ S 5 - 4)

ステップ S 5 - 4 において、メイン C P U 1 0 1 は、設定値変更操作が行われたかを判定する。具体的には、R A M クリアスイッチ 1 0 5 が O N となったかを判定する。そして、R A M クリアスイッチ 1 0 5 が O N となった場合は、ステップ S 5 - 5 に処理を移行し、R A M クリアスイッチ 1 0 5 が O N とならなかった場合は、ステップ S 5 - 7 に処理を移行する。

【0207】

(ステップ S 5 - 5)

ステップ S 5 - 5 において、メイン C P U 1 0 1 は、設定値を変更する処理を行う。例えば、設定値「1」であるときに R A M クリアスイッチ 1 0 5 が O N になると、設定値を「2」に変更し、設定値「2」であるときに R A M クリアスイッチ 1 0 5 が O N になると

10

20

30

40

50

、設定値を「3」に変更し、設定値「3」であるときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値を「4」に変更し、設定値「4」であるときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値を「5」に変更し、設定値「5」であるときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値を「6」に変更し、設定値「6」であるときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値を「1」に変更する。そして、設定値を変更すると、ステップS5-6に処理を移行する。

【0208】

(ステップS5-6)

ステップS5-6において、メインCPU101は、変更後の設定値を表示器104（例えば、一番右のセグ）に表示する。例えば、設定値「1」を表示しているときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値「2」を表示し、設定値「2」を表示しているときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値「3」を表示し、設定値「3」を表示しているときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値「4」を表示し、設定値「4」を表示しているときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値「5」を表示し、設定値「5」を表示しているときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値「6」を表示し、設定値「6」を表示しているときにRAMクリアスイッチ105がONになると、設定値「1」を表示する。そして、変更後の設定値を表示器104に表示すると、ステップS5-7に処理を移行する。

【0209】

(ステップS5-7)

ステップS5-7において、メインCPU101は、設定値確定操作が行われたかを判定する。具体的には、設定変更キーが時計回りに90度回転させた位置（横方向）から、反時計回りに90度回転させた位置（縦方向）にあるかを判定する。そして、設定値確定操作が行われた場合は、ステップS5-8に処理を移行し、設定値確定操作が行われなかった場合は、ステップS5-4に処理を移行する。

【0210】

(ステップS5-8)

ステップS5-8において、メインCPU101は、設定値をメインRAM103の設定値格納領域に記憶する。すなわち、所望の設定値が表示器104に表示されている状態で設定変更キーを反時計回りに90度回転させた位置（縦方向）にすると、パチンコ遊技機1の設定値が確定することになる。これにより、以降の遊技は当該記憶された設定値に基づいて行われることになる。そして、設定値をメインRAM103の設定値格納領域に記憶すると、ステップS5-9に処理を移行する。

【0211】

(ステップS5-9)

ステップS5-9において、メインCPU101は、表示器104を非表示とする。すなわち、上記ステップS5-6で表示器104に表示した設定値を非表示とする。そして、表示器104を非表示とすると、ステップS5-10に処理を移行する。

【0212】

(ステップS5-10)

ステップS5-10において、メインCPU101は、設定値情報コマンドを送信する。設定値情報コマンドは、設定値の情報を示すコマンドであり、演出制御基板200は当該コマンドを受信すると、サブRAM203に設定値の情報を格納して、後述する設定値示唆演出を実行する際にサブRAM203に格納した設定値の情報を参照する。また、演出制御基板200は当該コマンドを受信すると、上述した「設定変更中です」といった報知を終了させる。そして、設定値情報コマンドを送信すると、主制御基板メイン処理のステップS6に処理を移行する。

【0213】

なお、上述のとおり、1段階の設定値を備える場合も設定値変更処理が行われてよく、ステップS5-5では、例えば設定値「1」から設定値「1」に変更するようにしてもよ

10

20

30

40

50

く、ステップ S 5－6 では、例えば設定値「1」を表示しているときに R A M クリアスイッチ 1 0 5 が O N になると、設定値「1」を表示するようにしてもよい。また、ステップ S 5－8 では、既に設定値「1」が記憶されているが、新たに更新記憶してもよい。

【0214】

(設定値確認処理について)

図 1 2 は、主制御基板 1 0 0 において行われる設定値確認処理を示すフローチャート（主制御基板メイン処理のステップ S 1 0 のサブルーチン）である。なお、図 1 2 の処理が行われている状態が、上述した「設定確認状態」に相当する。

【0215】

(ステップ S 1 0－1)

ステップ S 1 0－1 において、メイン C P U 1 0 1 は、設定値確認中コマンドを送信する。設定値確認中コマンドは、設定値の確認処理が行われていることを示すコマンドであり、演出制御基板 2 0 0 は、当該コマンドを受信すると、画像・音制御部 2 0 0 b を介して、例えば、画像表示装置 2 6 に「設定確認中」という表示を行い、スピーカ 1 0 より「設定確認中です」という音声を出力させる。そして、設定値確認中コマンドを送信すると、ステップ S 1 0－2 に処理を移行する。

【0216】

(ステップ S 1 0－2)

ステップ S 1 0－2 において、メイン C P U 1 0 1 は、現在の設定値を読み出して表示器 1 0 4 に表示する。例えば、メイン R A M 1 0 3 の設定値格納領域に格納されている設定値が「1」であれば、表示器 1 0 4 に「1」と表示される。そして、現在の設定値を読み出して表示器 1 0 4 に表示すると、ステップ S 1 0－3 に処理を移行する。

【0217】

(ステップ S 1 0－3)

ステップ S 1 0－3 において、メイン C P U 1 0 1 は、終了操作が行われたかを判定する。具体的には、設定変更キーが時計回りに 9 0 度回動させた位置（横方向）から、反時計回りに 9 0 度回動させた位置（縦方向）にあるかを判定する。そして、終了操作が行われた場合は、ステップ S 1 0－4 に処理を移行し、終了操作が行われなかった場合は、終了操作が行われるまで当該処理をループする。

【0218】

(ステップ S 1 0－4)

ステップ S 1 0－4 において、メイン C P U 1 0 1 は、表示器 1 0 4 を非表示とする。すなわち、上記ステップ S 1 0－2 で表示器 1 0 4 に表示した設定値を非表示とする。そして、表示器 1 0 4 を非表示とすると、ステップ S 1 0－5 に処理を移行する。

【0219】

(ステップ S 1 0－5)

ステップ S 1 0－5 において、メイン C P U 1 0 1 は、設定値確認終了コマンドを送信する。設定値確認終了コマンドは、設定値の確認処理が終了したことを示すコマンドであり、演出制御基板 2 0 0 は当該コマンドを受信すると、上述した「設定確認中です」といった報知を終了させる。そして、設定値確認終了コマンドを送信すると、主制御基板メイン処理のステップ S 1 1 に処理を移行する。

【0220】

なお、上述のとおり、1 段階の設定値を備える場合も設定値確認処理が行われてもよい。また、設定値を全く備えず設定非搭載機とする場合は、図 1 1、図 1 2 の処理は省略してよい。

【0221】

(主制御基板タイマ割込処理について)

図 1 3 は、主制御基板 1 0 0 において行われる主制御基板タイマ割込処理を示すフローチャートである。当該処理は、上述の主制御基板メイン処理に定期的（例えば、4 m s 毎）に割り込んで実行される処理である。

10

20

30

40

50

【0222】

(ステップS101)

ステップS101において、メインCPU101は、レジスタに格納されている情報を退避させる。そして、レジスタに格納されている情報を退避させると、ステップS102に処理を移行する。

【0223】

(ステップS102)

ステップS102において、メインCPU101は、遊技で用いるタイマ（例えば、大入賞口24の開放時間など）を更新する時間管理処理を行う。そして、遊技で用いるタイマを更新すると、ステップS103に処理を移行する。

【0224】

(ステップS103)

ステップS103において、メインCPU101は、当たり判定用乱数や、特別図柄の決定用乱数や、変動パターン決定用の乱数等の初期値乱数の更新を行う。そして、各種乱数更新処理が終了すると、ステップS104に処理を移行する。

【0225】

(ステップS104)

ステップS104において、メインCPU101は、図4で示す各SWからの入力を検出する。なお、当該処理は、後で図14を用いて詳述する。そして、各SWからの入力を検出すると、ステップS105に処理を移行する。

【0226】

(ステップS105)

ステップS105において、メインCPU101は、特別図柄に関連する処理を行う。なお、当該処理は、後で図18を用いて詳述する。そして、特別図柄に関連する処理を終了すると、ステップS106に処理を移行する。

【0227】

(ステップS106)

ステップS106において、メインCPU101は、普通図柄に関連する処理を行う。例えば、遊技球がゲート部材20を通過した場合に、「普通図柄当たり判定処理」を行い、普通図柄の決定、および普通図柄の変動時間を決定する処理等を行う。そして、普通図柄に関連する処理を終了すると、ステップS107に処理を移行する。

【0228】

(ステップS107)

ステップS107において、メインCPU101は、遊技球の払出に関連する処理を行う。例えば、ステップS104の入力SW検出処理において、遊技球の入球が検出された場合は、対応する賞球を払出すべく、払出制御基板300に対して払出指令信号を送信するために、払出用のコマンド送信領域に払出指令信号をセットし、また、払出制御基板300から払出完了信号を受信する。そして、遊技球の払出に関連する処理を終了すると、ステップS108に処理を移行する。

【0229】

(ステップS108)

ステップS108において、メインCPU101は、異常判定処理を行う。なお、当該処理は、後で図23を用いて詳述する。そして、異常判定処理を終了すると、ステップS109に処理を移行する。

【0230】

(ステップS109)

ステップS109において、メインCPU101は、演出制御基板200に対して、各種コマンドを送信する処理を行う。例えば、メインCPU101は、当該処理において、主制御基板100に設けられたコマンド送信領域にコマンドがセットされているかを確認し、コマンドがセットされている場合には、セットされているコマンドを演出制御基板2

10

20

30

40

50

00や払出制御基板300に対して送信する。そして、コマンド送信処理を終了すると、ステップS110に処理を移行する。

【0231】

(ステップS110)

ステップS110において、メインCPU101は、第1始動口21に遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームである場合は、第1特別図柄表示器27aにおいて特別図柄の表示制御(変動表示および確定表示)を行い、第2始動口22に遊技球が入球したことに基づく図柄変動ゲームである場合は、第2特別図柄表示器27bにおいて特別図柄の表示制御(変動表示および確定表示)を行う。また、それぞれの始動口に遊技球が入球したこと、および、それぞれの始動口における図柄変動ゲームが終了したことに基づいて、第1特別図柄保留表示器27cや、第2特別図柄保留表示器27dの表示制御も行う。そして、特別図柄の表示制御を終了すると、ステップS111に処理移行する。

10

【0232】

(ステップS111)

ステップS111において、メインCPU101は、普通図柄表示器27eにおいて、普通図柄の表示制御(変動表示および確定表示)を行う。また、ゲート部材20に遊技球が通過したこと、および、普通図柄変動ゲームが終了したことに基づいて、普通図柄保留表示器27fの表示制御も行う。そして、普通図柄の表示制御を終了すると、ステップS112に処理移行する。

【0233】

20

(ステップS112)

ステップS112において、メインCPU101は、遊技性能情報管理処理を行う。具体的には、上述した「(通常遊技状態における遊技球の払出個数÷通常遊技状態におけるアウト個数)×100」の計算式にて遊技性能情報を算出し、表示器104に算出した遊技性能情報を表示する処理等を行う。そして、遊技性能情報管理処理を終了すると、ステップS113に処理を移行する。

【0234】

(ステップS113)

ステップS113において、メインCPU101は、ステップS101で退避した情報をレジスタに復帰させる。そして、退避した情報をレジスタに復帰させると、主制御基板タイマ割込処理を終了する。

30

【0235】

(入力SW検出処理について)

図14は、主制御基板100において行われる入力SW検出処理を示すフローチャート(主制御基板タイマ割込処理のステップS104のサブルーチン)である。

【0236】

(ステップS104-1)

ステップS104-1において、メインCPU101は、第1始動口検出時処理を行う。なお、当該処理は、後で図15を用いて詳述する。そして、第1始動口検出時処理を終了すると、ステップS104-2に処理を移行する。

40

【0237】

(ステップS104-2)

ステップS104-2において、メインCPU101は、第2始動口検出時処理を行う。なお、当該処理は、後で図16を用いて詳述する。そして、第2始動口検出時処理を終了すると、ステップS104-3に処理を移行する。

【0238】

(ステップS104-3)

ステップS104-3において、メインCPU101は、普通入賞口検出SW23aから遊技球の入球を検出した情報を入力した場合に、賞球として8球の遊技球を払出制御基板300に払出させるために、払出用のコマンド送信領域に払出指令信号をセットする処

50

理を行う。また、上述したように、当たり遊技において、普通入賞口 23 に遊技球が入球すると、スピーカ 10、画像表示装置 26 を用いた入球報知を行うために、コマンド送信領域に普通入賞口入球検出信号をセットする。そして、普通入賞口検出時処理を終了すると、ステップ S 104-4 に処理を移行する。

【0239】

(ステップ S 104-4)

ステップ S 104-4 において、メイン CPU 101 は、大入賞口検出 SW 24a から遊技球の入球を検出した情報を入力した場合に、賞球として 12 球の遊技球を払出制御基板 300 に払出させるために、払出用のコマンド送信領域に払出指令信号をセットする処理を行う。また、大入賞口 24 に遊技球が入球したことを画像表示装置 26 等を用いて報知するために、コマンド送信領域に大入賞口入球検出信号をセットする。画像表示装置 26 等を用いた報知とは、例えば、1 ラウンドあたり、10 球を超える遊技球が大入賞口検出 SW 24a により検出された場合（オーバー入賞ともいう）、その旨を画像表示装置 26 による表示や、スピーカ 10 による音（例えば、ピロリーン♪という音）で報知することが挙げられる。そして、大入賞口検出時処理を終了すると、ステップ S 104-5 に処理を移行する。

なお、オーバー入賞の報知は、スピーカ 10 による音に限らず、発光装置 9 によるものであってもよいし、画像表示装置 26 に特定のキャラクタを表示するものであってもよいし、演出ボタン 14 または演出レバー 15 を振動装置で振動させるものであってもよい。

【0240】

(ステップ S 104-5)

ステップ S 104-5 において、メイン CPU 101 は、通過ゲート検出時処理を行う。なお、当該処理は、後で図 17 を用いて詳述する。そして、通過ゲート検出時処理を終了すると、ステップ S 104-6 に処理を移行する。

【0241】

(ステップ S 104-6)

ステップ S 104-6 において、メイン CPU 101 は、アウト検出 SW 25a から遊技球の入球を検出した情報を入力した場合の処理を行う。例えば、アウト口通過コマンドを演出制御基板 200 に対して送信するために、当該アウト口通過コマンドをコマンド送信領域にセットする。そして、アウト口検出時処理を終了すると、主制御基板タイマ割込処理のステップ S 105 に処理を移行する。

【0242】

(第 1 始動口検出時処理について)

図 15 は、主制御基板 100 において行われる第 1 始動口検出時処理を示すフローチャート（入力 SW 検出処理のステップ S 104-1 のサブルーチン）である。

【0243】

(ステップ S 104-1-1)

ステップ S 104-1-1 において、メイン CPU 101 は、第 1 始動口検出 SW 21a から遊技球の入球を検出した情報を入力したかを判定する。そして、第 1 始動口検出 SW 21a から遊技球の入球を検出した情報を入力した場合は、ステップ S 104-1-2 に処理を移行し、第 1 始動口検出 SW 21a から遊技球の入球を検出した情報を入力していない場合は、入力 SW 検出処理のステップ S 104-2 に処理を移行する。

【0244】

(ステップ S 104-1-2)

ステップ S 104-1-2 において、メイン CPU 101 は、第 1 始動口 21 に遊技球が入球したことに対する賞球として 3 球の遊技球を払出制御基板 300 に払出させるために、払出用のコマンド送信領域に賞球コマンドをセットする。そして、賞球コマンドをセットすると、ステップ S 104-1-3 に処理を移行する。

【0245】

(ステップ S 104-1-3)

ステップS104-1-3において、メインCPU101は、上述の「第4記憶領域」まで記憶されているかを判定する。つまり、第1始動口21における図柄変動ゲームの保留の数が「4」であるかを判定する。そして、「第4記憶領域」まで記憶されている場合は、入力SW検出処理のステップS104-2に処理を移行し、「第4記憶領域」まで記憶されていない場合は、ステップS104-1-4に処理を移行する。

【0246】

(ステップS104-1-4)

ステップS104-1-4において、メインCPU101は、当たり判定用乱数値を取得する。当該処理において取得した乱数値は、後述の入賞時判定処理（ステップS104-1-8）や、特別図柄変動開始時処理（図19参照）にて用いることになる。そして、

10

【0247】

なお、当たり判定用乱数値の取得は、ステップS104-1-3よりも前に行われてもよい。そして、ステップS104-1-3にて「第4記憶領域」まで記憶されていると判定された場合は、取得した乱数値を破棄するようにしてもよい。

【0248】

(ステップS104-1-5)

ステップS104-1-5において、メインCPU101は、特別図柄決定用乱数値を取得する。当該処理において取得した乱数値は、後述の入賞時判定処理（ステップS104-1-8）や、特別図柄変動開始時処理（図19参照）にて用いることになる。そして、

20

【0249】

なお、特別図柄決定用乱数値の取得は、ステップS104-1-3よりも前に行われてもよい。そして、ステップS104-1-3にて「第4記憶領域」まで記憶されていると判定された場合は、取得した乱数値を破棄するようにしてもよい。

【0250】

(ステップS104-1-6)

ステップS104-1-6において、メインCPU101は、特別図柄変動パターン決定用乱数値を取得する。当該処理において取得した乱数値は、後述の入賞時判定処理（ステップS104-1-8）や、特別図柄変動開始時処理（図19参照）にて用いることになる。そして、特別図柄変動パターン決定用乱数値を取得すると、ステップS104-1-7に処理を移行する。

30

【0251】

なお、特別図柄変動パターン決定用乱数値の取得は、ステップS104-1-3よりも前に行われてもよい。そして、ステップS104-1-3にて「第4記憶領域」まで記憶されていると判定された場合は、取得した乱数値を破棄するようにしてもよい。

【0252】

(ステップS104-1-7)

ステップS104-1-7において、メインCPU101は、当たり判定用乱数値や、特別図柄決定用乱数値や、特別図柄変動パターン決定用乱数値を、判定情報として、空いている記憶領域に記憶する。例えば、「第3記憶領域」まで記憶されていて、「第4記憶領域」が空きであれば、「第4記憶領域」に各乱数値を記憶する。そして、各乱数値を空いている記憶領域に記憶すると、ステップS104-1-8に処理を移行する。

40

【0253】

(ステップS104-1-8)

ステップS104-1-8において、メインCPU101は、入賞時判定処理を行う。この入賞時判定処理とは、特別図柄変動開始時処理（図19参照）における特別図柄当たり判定処理に先立って、ステップS104-1-4で取得した乱数値が当たりであるかを判定する処理である。これにより、例えば、ステップS104-1-7で「第4記憶領域」に記憶した当たり判定用乱数値が当たりである場合、複数の変動に跨って、予告演出（

50

後述の「先読み演出」)を実行することができる。そして、入賞時判定処理を終了すると、ステップS104-1-9に処理を移行する。

【0254】

(ステップS104-1-9)

ステップS104-1-9において、メインCPU101は、第1始動口入賞コマンドを演出制御基板200に送信するために、第1始動口入賞コマンドをコマンド送信領域にセットする。なお、第1始動口入賞コマンドには、ステップS104-1-8の入賞時判定処理の判定結果の情報も含まれており、演出制御基板200は、当該コマンドを受信することで、入賞時判定処理の判定結果が当たりであるのかハズレであるのかを認識することができる。そして、第1始動口入賞コマンドをセットすると、ステップS104-1-10に処理を移行する。

10

【0255】

(ステップS104-1-10)

ステップS104-1-10において、メインCPU101は、保留記憶領域指定コマンドを演出制御基板200に送信するために、保留記憶領域指定コマンドをコマンド送信領域にセットする。なお、保留記憶領域指定コマンドとは、メインRAM103の判定情報記憶領域(保留記憶領域)の記憶状況を示すコマンドであり、例えば、当該変動記憶領域のみ記憶されている場合は「0」、第1記憶領域まで記憶されている場合は「1」、第2記憶領域まで記憶されている場合は「2」、第3記憶領域まで記憶されている場合は「3」、第4記憶領域まで記憶されている場合は「4」といった情報が含まれているコマンドである。これにより、演出制御基板200においても、メインRAM103の判定情報記憶領域(保留記憶領域)の記憶状況を認識することができる。そして、保留記憶領域指定コマンドをセットすると、ステップS104-1-11に処理を移行する。

20

【0256】

(ステップS104-1-11)

ステップS104-1-11において、メインCPU101は、現在の遊技状態が時短遊技状態(A、B)または確変遊技状態であるかを判定する。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、時短遊技状態Aであることを示す「1」、または確変遊技状態であることを示す「2」、または時短遊技状態Bであることを示す「3」が格納されているかを判定する。そして、現在の遊技状態が時短遊技状態(A、B)または確変遊技状態である場合は、ステップS104-1-12に処理を移行し、現在の遊技状態が時短遊技状態(A、B)または確変遊技状態ではない場合は、入力SW検出処理のステップS104-2に処理を移行する。

30

【0257】

(ステップS104-1-12)

ステップS104-1-12において、メインCPU101は、左打ちエラー指定コマンドを演出制御基板200に送信するために、左打ちエラー指定コマンドをコマンド送信領域にセットする。すなわち、時短遊技状態(A、B)または確変遊技状態において左打ちを行い、第1始動口21に遊技球を入球させると、左打ちエラーに係る報知(例えば、「右打ちしてください」といった表示および音声による報知)が行われることになる。そして、左打ちエラー指定コマンドをセットすると、入力SW検出処理のステップS104-2に処理を移行する。

40

なお、ゲート部材20を第1の遊技領域7aにも設ける場合には、第1始動口21への遊技球の入球により左打ちエラー指定コマンドをセットせずに、ゲート部材20への遊技球の通過により左打ちエラー指定コマンドをセットすればよい。

【0258】

(第2始動口検出時処理について)

図16は、主制御基板100において行われる第2始動口検出時処理を示すフローチャート(入力SW検出処理のステップS104-2のサブルーチン)である。なお、図16は、図15と始動口が異なるだけで基本的な処理内容は同じであるため、適宜説明を省略

50

する。

【0259】

(ステップS104-2-1)

ステップS104-2-1において、メインCPU101は、第2始動口検出SW22aから遊技球の入球を検出した情報を入力したかを判定する。そして、第2始動口検出SW22aから遊技球の入球を検出した情報を入力した場合は、ステップS104-2-2に処理を移行し、第2始動口検出SW22aから遊技球の入球を検出した情報を入力していない場合は、入力SW検出処理のステップS104-3に処理を移行する。

【0260】

(ステップS104-2-2)

ステップS104-2-2において、メインCPU101は、第2始動口22に遊技球が入球したことに対する賞球として2球の遊技球を払出制御基板300に払出させるために、払出用のコマンド送信領域に賞球コマンドをセットする。そして、賞球コマンドをセットすると、ステップS104-2-3に処理を移行する。

【0261】

(ステップS104-2-3)

ステップS104-2-3において、メインCPU101は、上述の「第4記憶領域」まで記憶されているか否かを判定する。つまり、第2始動口22における図柄変動ゲームの保留の数が「4」であるか否かを判定する。そして、「第4記憶領域」まで記憶されている場合は、入力SW検出処理のステップS104-3に処理を移行し、「第4記憶領域」まで記憶されていない場合は、ステップS104-2-4に処理を移行する。

【0262】

(ステップS104-2-4)

ステップS104-2-4において、メインCPU101は、当たり判定用乱数値を取得する。そして、当たり判定用乱数値を取得すると、ステップS104-2-5に処理を移行する。

【0263】

(ステップS104-2-5)

ステップS104-2-5において、メインCPU101は、特別図柄決定用乱数値を取得する。そして、特別図柄決定用乱数値を取得すると、ステップS104-2-6に処理を移行する。

【0264】

(ステップS104-2-6)

ステップS104-2-6において、メインCPU101は、特別図柄変動パターン決定用乱数値を取得する。そして、特別図柄変動パターン決定用乱数値を取得すると、ステップS104-2-7に処理を移行する。

【0265】

(ステップS104-2-7)

ステップS104-2-7において、メインCPU101は、当たり判定用乱数値や、特別図柄決定用乱数値や、特別図柄変動パターン決定用乱数値を、判定情報として、空いている記憶領域に記憶する。そして、各乱数値を空いている記憶領域に記憶すると、ステップS104-2-8に処理を移行する。

【0266】

(ステップS104-2-8)

ステップS104-2-8において、メインCPU101は、入賞時判定処理を行う。そして、入賞時判定処理を終了すると、ステップS104-2-9に処理を移行する。

【0267】

(ステップS104-2-9)

ステップS104-2-9において、メインCPU101は、第2始動口入賞コマンドを演出制御基板200に送信するために、第2始動口入賞コマンドをコマンド送信領域に

10

20

30

40

50

セットする。そして、第2始動口入賞コマンドをセットすると、ステップS104-2-10に処理を移行する。

【0268】

(ステップS104-2-10)

ステップS104-2-10において、メインCPU101は、保留記憶領域指定コマンドを演出制御基板200に送信するために、保留記憶領域指定コマンドをコマンド送信領域にセットする。そして、保留記憶領域指定コマンドをセットすると、入力SW検出処理のステップS104-3に処理を移行する。

【0269】

(通過ゲート検出時処理について)

図17は、主制御基板100において行われる通過ゲート検出時処理を示すフローチャート(入力SW検出処理のステップS104-5のサブルーチン)である。

【0270】

(ステップS104-5-1)

ステップS104-5-1において、メインCPU101は、ゲート検出SW20aから遊技球の入球を検出した情報を入力したかを判定する。そして、ゲート検出SW20aから遊技球の入球を検出した情報を入力した場合は、ステップS104-5-2に処理を移行し、ゲート検出SW20aから遊技球の入球を検出した情報を入力していない場合は、入力SW検出処理のステップS104-6に処理を移行する。

【0271】

(ステップS104-5-2)

ステップS104-5-2において、メインCPU101は、上述の「第4記憶領域」まで記憶されているか否かを判定する。つまり、普通図柄変動ゲームの保留の数が「4」であるか否かを判定する。そして、「第4記憶領域」まで記憶されている場合は、入力SW検出処理のステップS104-6に処理を移行し、「第4記憶領域」まで記憶されていない場合は、ステップS104-5-3に処理を移行する。

【0272】

(ステップS104-5-3)

ステップS104-5-3において、メインCPU101は、普通図柄当たり判定用乱数値を取得する。そして、普通図柄当たり判定用乱数値を取得すると、ステップS104-5-4に処理を移行する。

【0273】

(ステップS104-5-4)

ステップS104-5-4において、メインCPU101は、普通図柄決定用乱数値を取得する。そして、普通図柄決定用乱数値を取得すると、ステップS104-5-5に処理を移行する。

【0274】

なお、普通図柄決定用乱数値の取得は、ステップS104-5-4よりも前に行われてもよい。そして、ステップS104-5-2にて「第4記憶領域」まで記憶されていると判定された場合は、取得した乱数値を破棄するようにしてもよい。

【0275】

(ステップS104-5-5)

ステップS104-5-5において、メインCPU101は、普通図柄変動パターン決定用乱数値を取得する。そして、普通図柄変動パターン決定用乱数値を取得すると、ステップS104-5-6に処理を移行する。

【0276】

(ステップS104-5-6)

ステップS104-5-6において、メインCPU101は、普通図柄当たり判定用乱数値や、普通図柄決定用乱数値や、普通図柄変動パターン決定用乱数値を、判定情報として空いている記憶領域に記憶する。そして、各乱数値を空いている記憶領域に記憶すると

10

20

30

40

50

、ステップ S 1 0 4 - 5 - 7 に処理を移行する。

【 0 2 7 7 】

(ステップ S 1 0 4 - 5 - 7)

ステップ S 1 0 4 - 5 - 7 において、メイン CPU 1 0 1 は、普図保留増加コマンドを演出制御基板 2 0 0 に送信するために、普図保留増加コマンドをコマンド送信領域にセットする。そして、普図保留増加コマンドをセットすると、ステップ S 1 0 4 - 5 - 8 に処理を移行する。

【 0 2 7 8 】

(ステップ S 1 0 4 - 5 - 8)

ステップ S 1 0 4 - 5 - 8 において、メイン CPU 1 0 1 は、普通図柄保留記憶領域指定コマンドを演出制御基板 2 0 0 に送信するために、普通図柄保留記憶領域指定コマンドをコマンド送信領域にセットする。そして、普通図柄保留記憶領域指定コマンドをセットすると、ステップ S 1 0 4 - 5 - 9 に処理を移行する。

【 0 2 7 9 】

(ステップ S 1 0 4 - 5 - 9)

ステップ S 1 0 4 - 5 - 9 において、メイン CPU 1 0 1 は、現在の遊技状態が通常遊技状態であるかを判定する。具体的には、メイン RAM 1 0 3 の遊技状態格納領域において、通常遊技状態であることを示す「0」が格納されているかを判定する。そして、現在の遊技状態が通常遊技状態である場合は、ステップ S 1 0 4 - 5 - 1 0 に処理を移行し、現在の遊技状態が通常遊技状態ではない場合は、入力 SW 検出処理のステップ S 1 0 4 - 6 に処理を移行する。

【 0 2 8 0 】

(ステップ S 1 0 4 - 5 - 1 0)

ステップ S 1 0 4 - 5 - 1 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、右打ちエラー指定コマンドを演出制御基板 2 0 0 に送信するために、右打ちエラー指定コマンドをコマンド送信領域にセットする。すなわち、通常遊技状態において右打ちを行い、ゲート部材 2 0 に遊技球を通過させると、右打ちエラーに係る報知（例えば、「左打ちしてください」といった表示および音声による報知）が行われることになる。そして、右打ちエラー指定コマンドをセットすると、入力 SW 検出処理のステップ S 1 0 4 - 6 に処理を移行する。

【 0 2 8 1 】

(特別図柄関連処理について)

図 1 8 は、主制御基板 1 0 0 において行われる特別図柄関連処理を示すフローチャート（主制御基板タイマ割込処理のステップ S 1 0 5 のサブルーチン）である。

【 0 2 8 2 】

(ステップ S 1 0 5 - 1)

ステップ S 1 0 5 - 1 において、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示すフラグが格納されているかどうかを判定する。例えば、メイン CPU 1 0 1 は、特別図柄の変動を開始させるときに、特別図柄状態フラグ格納領域において、変動中を示す値「1」をセットし（後述の図 1 9 のステップ S 1 0 5 - 2 - 1 6）、特別図柄の変動を停止させるときに、特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセット（後述の図 2 0 のステップ S 1 0 5 - 4 - 3）する。なお、停止中を示す値「0」をセットした後に、当たりである場合は、当たり遊技を示す値「2」がセットされる。そして、停止中を示す値「0」がセットされている場合は、ステップ S 1 0 5 - 2 に処理を移行し、停止中を示す値「0」がセットされていない場合は、ステップ S 1 0 5 - 3 に処理を移行する。

【 0 2 8 3 】

(ステップ S 1 0 5 - 2)

ステップ S 1 0 5 - 2 において、メイン CPU 1 0 1 は、図 1 9 で示す特別図柄変動開始時処理を行う。なお、当該処理は、後で図 1 9 を用いて詳述する。そして、特別図柄変動開始時処理を終了すると、主制御基板タイマ割込処理のステップ S 1 0 6 に処理を移行

10

20

30

40

50

する。

【0284】

(ステップS105-3)

ステップS105-3において、メインCPU101は、メインRAM103の特別図柄状態フラグ格納領域において、変動中を示すフラグが格納されているかどうかを判定する。そして、変動中を示す値「1」がセットされている場合は、ステップS105-4に処理を移行し、変動中を示す値「1」がセットされていない場合は、ステップS105-5に処理を移行する。

【0285】

(ステップS105-4)

ステップS105-4において、メインCPU101は、図20で示す特別図柄変動中処理を行う。なお、当該処理は、後で図20を用いて詳述する。そして、特別図柄変動中処理を終了すると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0286】

(ステップS105-5)

ステップS105-5において、メインCPU101は、停止中を示す値「0」がセットされていないと判定し、且つ、変動中を示す値「1」がセットされていないと判定した場合に、当たり遊技を示す値「2」がセットされていると判断して図22で示す当たり遊技処理を行う。なお、当該処理は、後で図22を用いて詳述する。そして、当たり遊技処理を終了すると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0287】

(特別図柄変動開始時処理について)

図19は、主制御基板100において行われる特別図柄変動開始時処理を示すフローチャート(特別図柄関連処理のステップS105-2のサブルーチン)である。

【0288】

(ステップS105-2-1)

ステップS105-2-1において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた第2始動口22に対応する図柄変動ゲームの保留記憶領域において、保留があるかを判定する。そして、第2始動口22に対応する保留がある場合は、ステップS105-2-2に処理を移行し、第2始動口22に対応する保留がない場合は、ステップS105-2-4に処理を移行する。

【0289】

(ステップS105-2-2)

ステップS105-2-2において、メインCPU101は、第2始動口22の保留の数を「1」減算する。なお、減算については、上述の「第2始動口22について」の箇所ですべて述べたように、「当該変動記憶領域」～「第4記憶領域」の判定情報(乱数値)をスライド移動した後、「1」の記憶領域を空にすることが該当する。これに伴って、第2特別図柄保留表示器27dの表示も、保留の数に応じた表示態様(「点滅」から「点灯」、または「点灯」から「消灯」)になる。そして、第2始動口22の保留の数を「1」減算すると、ステップS105-2-3に処理を移行する。

【0290】

(ステップS105-2-3)

ステップS105-2-3において、メインCPU101は、演出制御基板200において管理する保留数を減算するために、コマンド送信領域に第2始動口減算コマンドをセットする。そして、第2始動口減算コマンドをセットすると、ステップS105-2-8に処理を移行する。

【0291】

(ステップS105-2-4)

ステップS105-2-4において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた第1始動口21に対応する保留記憶領域において、保留があるかを判定する。そ

10

20

30

40

50

して、第1始動口21に対応する保留がある場合は、ステップS105-2-5に処理を移行し、第1始動口21に対応する保留がない場合は、ステップS105-2-7に処理を移行する。

【0292】

(ステップS105-2-5)

ステップS105-2-5において、メインCPU101は、第1始動口21の保留の数を「1」減算する。なお、減算については、上述の「第1始動口21について」の箇所で述べたように、「当該変動記憶領域」～「第4記憶領域」の判定情報(乱数値)をスライド移動した後、「1」の記憶領域を空にすることが該当する。これに伴って、第1特別図柄保留表示器27cの表示も、保留の数に応じた表示態様(「点滅」から「点灯」、または「点灯」から「消灯」)になる。そして、第1始動口21の保留の数を「1」減算すると、ステップS105-2-6に処理を移行する。

10

【0293】

(ステップS105-2-6)

ステップS105-2-6において、メインCPU101は、演出制御基板200において管理する保留数を減算するために、コマンド送信領域に第1始動口減算コマンドをセットする。そして、第1始動口減算コマンドをセットすると、ステップS105-2-8に処理を移行する。

【0294】

(ステップS105-2-7)

ステップS105-2-7において、メインCPU101は、第2始動口22に対応する保留、および第1始動口21に対応する保留のいずれもない場合に、画像表示装置26において「客待ち中」画面を表示するために、コマンド送信領域に客待ちコマンドをセットする。そして、客待ちコマンドをセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

20

【0295】

なお、「客待ち中」画面とは、例えば、直前に終了した図柄変動ゲームで確定表示されたサブ図柄や、直前に終了した図柄変動ゲームで表示されていた背景画像、また、当該変動アイコン表示領域26o、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球画像表示領域26j(第2始動口の保留球画像表示領域も含まれてよい)が表示されている状態であり、例えば、音量の調整や、光量の調整が可能であることを報知する画像(例えば、レベルゲージ画像や十字キーボタンを模した画像)等がさらに付加されて表示されている状態のことである。そして、「客待ち中」で所定時間が経過すると、「デモ演出」が実行される。なお、「デモ演出」では、「客待ち中」で表示していたサブ図柄や背景画像、また、当該変動アイコン表示領域26o、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球画像表示領域26j(第2始動口の保留球画像表示領域も含まれてよい)、第1始動口保留個数画像26e、第2始動口保留個数画像26fは表示せず、例えば、表示領域の全面を用いて、機種名やメーカー名(メーカーロゴ)や遊技ののめり込み防止を促す注意喚起情報を表示する。そして、「デモ演出」で所定時間が経過すると、再度、「客待ち中」となる。

30

【0296】

なお、客待ちコマンドを送信しないようにしてもよい。この場合、演出制御基板200において、前回の図柄変動ゲームが終了した時点からの時間を計測し、新たな開始時コマンド(特別図柄変動パターン指定コマンド等)を受信することなく所定時間を計測した場合、「客待ち中」画面を表示するようにすればよい。このようにすれば、客待ちコマンドが不要となるから、コマンドの削減および制御の簡素化を図ることができる。

40

【0297】

(ステップS105-2-8)

ステップS105-2-8において、メインCPU101は、保留記憶領域指定コマンドを演出制御基板200に送信するために、保留記憶領域指定コマンドをコマンド送信領

50

域にセットする。そして、保留記憶領域指定コマンドをセットすると、ステップ S 1 0 5 - 2 - 9 に処理を移行する。

【0298】

(ステップ S 1 0 5 - 2 - 9)

ステップ S 1 0 5 - 2 - 9 において、メイン CPU 1 0 1 は、ステップ S 1 0 5 - 2 - 2 を行った後、当該処理に至った場合は、第 2 始動口検出時処理で取得し記憶した判定情報（乱数値）を用いて、一方、ステップ S 1 0 5 - 2 - 5 を行った後、当該処理に至った場合は、第 1 始動口検出時処理で取得し記憶した判定情報（乱数値）を用いて、判定情報（乱数値）が当たりの判定情報（乱数値）であるかどうかを判定する。さらに、メイン CPU 1 0 1 は、判定の結果に基づく特別図柄を決定する。例えば、第 1 始動口検出時処理で取得し記憶した判定情報（乱数値）が当たりであると判定した場合は、特別図柄 A ～ 特別図柄 C からいずれかを決定し、第 1 始動口検出時処理で取得し記憶した判定情報（乱数値）がハズレであると判定した場合は、特別図柄 D を決定する。そして、特別図柄当たり判定処理を終了すると、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 0 に処理を移行する。

【0299】

(ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 0)

ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 0 において、メイン CPU 1 0 1 は、図柄指定コマンドを演出制御基板 2 0 0 に送信するために、図柄指定コマンドをコマンド送信領域にセットする。例えば、ステップ S 1 0 5 - 2 - 9 において、特別図柄 D を決定した場合は、特別図柄 D であることを示す図柄指定コマンドをセットする。そして、図柄指定コマンドをセットすると、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 に処理を移行する。

【0300】

(ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1)

ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 において、メイン CPU 1 0 1 は、図柄変動ゲームにおける特別図柄の変動パターンを（図 8 で示す特別図柄変動パターンテーブルを用いて）決定する。そして、特別図柄の変動パターンを決定すると、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 2 に処理を移行する。

【0301】

なお、上述したように時短遊技状態 B の 1 変動目である場合は、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 において、図 8 の特別図柄変動パターンテーブル B を用いて図柄変動ゲームにおける特別図柄の変動パターンを決定する。また、上述したように残存特 2 を消化する場合は、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 において、図 8 の特別図柄変動パターンテーブル C を用いて図柄変動ゲームにおける特別図柄の変動パターンを決定する。これら以外のケースにおいては、図 8 の特別図柄変動パターンテーブル A を用いて図柄変動ゲームにおける特別図柄の変動パターンを決定する。

【0302】

(ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 2)

ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 2 において、メイン CPU 1 0 1 は、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 で決定した特別図柄変動パターンを示すコマンドを演出制御基板 2 0 0 に対して送信するために、コマンド送信領域に特別図柄変動パターン指定コマンドをセットする。例えば、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 で「変動パターン 9」を決定した場合は、「変動パターン 9」を示す特別図柄変動パターン指定コマンドがセットされる。そして、特別図柄変動パターン指定コマンドをセットすると、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 3 に処理を移行する。

【0303】

(ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 3)

ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 3 において、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の時間管理カウンタに、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 1 で決定した特別図柄変動パターンに対応する変動時間（図 8 参照）をセットする。例えば、「変動パターン 9」を決定した場合は、変動時間「70S」をセットする。そして、変動時間をセットすると、ステップ S 1 0 5 - 2 - 1 4 に処理を移行する。

【0304】

(ステップS105-2-14)

ステップS105-2-14において、メインCPU101は、メインRAM103の特別図柄状態フラグ格納領域において、変動中を示す値「1」をセットする。これにより、特別図柄が変動中であることを認識できる。また、当該処理において、ステップS105-2-13でセットした変動時間の減算を開始する。そして、特別図柄状態フラグ格納領域において、変動中を示す値「1」をセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0305】

以上の図19の説明では、ステップS105-2-1において第2始動口22の判定情報があれば、第1始動口21に優先して特別図柄当たり判定処理を実行するようにしたが、第1始動口21と、第2始動口22と、への入球した順番で特別図柄当たり判定処理を実行するようにしてもよい。

10

【0306】

(特別図柄変動中処理について)

図20は、主制御基板100において行われる特別図柄変動中処理を示すフローチャート(特別図柄関連処理のステップS105-4のサブルーチン)である。

【0307】

(ステップS105-4-1)

ステップS105-4-1において、メインCPU101は、メインRAM103の時間管理カウンタにおいて、セットされた変動時間が経過したかを判定する。例えば、「変動パターン9」が決定され、「70S」がセットされている場合は、「70S」が経過したかどうかを判定する。そして、特別図柄の変動時間が経過した場合は、ステップS105-4-2に処理を移行し、特別図柄の変動時間が経過していない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

20

【0308】

(ステップS105-4-2)

ステップS105-4-2において、メインCPU101は、画像表示装置26において変動表示しているサブ図柄を停止させるための図柄停止コマンドを演出制御基板200に対して送信するために、コマンド送信領域に図柄停止コマンドをセットする。そして、図柄停止コマンドをセットすると、ステップS105-4-3に処理を移行する。

30

【0309】

(ステップS105-4-3)

ステップS105-4-3において、メインCPU101は、メインRAM103の特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセットする。これにより、特別図柄が停止中であることを認識できる。そして、特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセットすると、ステップS105-4-4に処理を移行する。

【0310】

(ステップS105-4-4)

ステップS105-4-4において、メインCPU101は、図19のステップS105-2-9の判定結果が当たりであるかを判定する。そして、当たりである場合は、ステップS105-4-5に処理を移行し、当たりではない場合は、ステップS105-4-11に処理を移行する。

40

【0311】

(ステップS105-4-5)

ステップS105-4-5において、メインCPU101は、メインRAM103の特別図柄状態フラグ格納領域において、当たり遊技を示す値「2」をセットする。これにより、当たり遊技であることを認識できる。なお、当該処理において、当たり遊技を示す値「2」をセットするが、特別図柄は、当たり遊技が終了し次変動の開始条件を満たすまで停止している状態である。そして、特別図柄状態フラグ格納領域において、当たり遊技を

50

示す値「2」をセットすると、ステップS105-4-6に処理を移行する。

【0312】

(ステップS105-4-6)

ステップS105-4-6において、メインCPU101は、遊技状態をクリアする。例えば、現在の遊技状態が通常遊技状態であれば、そのまま通常遊技状態とし、現在の遊技状態が時短遊技状態(A、B)であれば、通常遊技状態とし、現在の遊技状態が確変遊技状態であれば、通常遊技状態とする。これにより、例えば時短遊技状態(A、B)において当たりに当せんしたとしても、当たり遊技中は普電サポートがなしとなり、当たり遊技中に第2始動口22ばかりに遊技球が入球して、大入賞口24に遊技球が入球せずに遊技者が損失を被ることを防止できる。そして、遊技状態をクリアすると、ステップS105-4-7に処理を移行する。

10

【0313】

(ステップS105-4-7)

ステップS105-4-7において、メインCPU101は、各遊技数カウンタをクリアする。すなわち、当たり遊技に当せんすると、当たり遊技の開始前に、図9で示す各遊技数カウンタがクリア(カウンタ値が0に)される。そして、各遊技数カウンタをクリアすると、ステップS105-4-8に処理を移行する。

【0314】

(ステップS105-4-8)

ステップS105-4-8において、メインCPU101は、当たり遊技が開始されたことを報知する当たりオープニングに移行させる。例えば、メインRAM103の当たり状態格納領域において、当たり遊技における状態を格納するようになっており、当たりオープニングであれば「0」がセットされ、大入賞口24が開放中であれば「1」がセットされ、ラウンド間インターバルであれば「2」がセットされ、エンディングであれば「3」がセットされる。そして、当たりオープニングに移行させると、ステップS105-4-9に処理を移行する。

20

【0315】

(ステップS105-4-9)

ステップS105-4-9において、メインCPU101は、当たり遊技のオープニングに対応する演出を実行させるための当たりオープニングコマンドを演出制御基板200に対して送信するために、コマンド送信領域に当たりオープニングコマンドをセットする。そして、当たりオープニングコマンドをセットすると、ステップS105-4-10に処理を移行する。

30

【0316】

(ステップS105-4-10)

ステップS105-4-10において、メインCPU101は、当たり遊技のオープニングに対応する時間(例えば、「10S」)をメインRAM103の時間管理カウンタにセットする。そして、当たりオープニングに対応する時間をセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0317】

(ステップS105-4-11)

ステップS105-4-11において、メインCPU101は、図21で示す遊技状態別処理を行う。なお、当該処理は、後で図21を用いて詳述する。そして、遊技状態別処理を終了すると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

40

【0318】

(遊技状態別処理について)

図21は、主制御基板100において行われる遊技状態別処理を示すフローチャート(特別図柄変動中処理のステップS105-4-11のサブルーチン)である。

【0319】

(ステップS105-4-11-1)

50

ステップS105-4-11-1において、メインCPU101は、現在の遊技状態が時短遊技状態Aであるかを判定する。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、時短遊技状態Aであることを示す「1」が格納されているかを判定する。そして、現在の遊技状態が時短遊技状態Aである場合は、ステップS105-4-11-2に処理を移行し、現在の遊技状態が時短遊技状態Aではない場合は、ステップS105-4-11-8に処理を移行する。

【0320】

(ステップS105-4-11-2)

ステップS105-4-11-2において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを更新(加算)する。具体的には、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを「+1」する。なお、時短遊技状態Aは、遊技可能回数が100回であるから、時短遊技状態Aにおいて時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」になることはないので、当該処理を終え、ステップS105-4-11-3に移行して、時短遊技状態遊技数カウンタを更新(減算)する。

なお、当該更新は、第1始動口21への遊技球の入球に基づく図柄変動ゲーム、および第2始動口22への遊技球の入球に基づく図柄変動ゲームのいずれでも更新可能である。

【0321】

なお、時短遊技状態Aの開始は、所定条件の成立を構成する。つまり、時短遊技状態Aの1回目の図柄変動ゲームが開始されると、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は「1」となる。

なお、時短遊技状態Bにおいて当たり遊技に当せんすることなく、通常遊技状態に移行した場合は、当該通常遊技状態において、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は更新しない。この場合、以降、RAMクリアスイッチ105がONされてメインRAM103の領域が初期化されるまで、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は更新せず、RAMクリアスイッチ105がONされてメインRAM103の領域が初期化されると、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値を更新可能とする。

なお、時短遊技状態Aを備えない場合は、通常遊技状態の開始が所定条件の成立を構成する。つまり、通常遊技状態の1回目の図柄変動ゲームが開始されると、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は「1」となる。

【0322】

(ステップS105-4-11-3)

ステップS105-4-11-3において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた時短遊技状態遊技数カウンタを更新(減算)する。具体的には、時短遊技状態遊技数カウンタを「-1」する。そして、時短遊技状態遊技数カウンタを更新(減算)すると、ステップS105-4-11-4に処理を移行する。

【0323】

(ステップS105-4-11-4)

ステップS105-4-11-4において、メインCPU101は、遊技数カウンタコマンドをセットする。ここで、セットする遊技数カウンタコマンドとは、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値を示すコマンドと、時短遊技状態遊技数カウンタの値を示すコマンドである。そして、遊技数カウンタコマンドをセットすると、ステップS105-4-11-5に処理を移行する。

【0324】

(ステップS105-4-11-5)

ステップS105-4-11-5において、メインCPU101は、ステップS105-4-11-3において時短遊技状態遊技数カウンタを更新(減算)した結果、減算後のカウンタ値が0であるかを判定する。そして、減算後のカウンタ値が0である場合は、ステップS105-4-11-6に処理を移行し、減算後のカウンタ値が0ではない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0325】

(ステップS105-4-11-6)

ステップS105-4-11-6において、メインCPU101は、遊技状態を通常遊技状態とする。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、通常遊技状態であることを示す「0」を格納する。そして、遊技状態を通常遊技状態とすると、ステップS105-4-11-7に処理を移行する。

【0326】

(ステップS105-4-11-7)

ステップS105-4-11-7において、メインCPU101は、通常遊技状態であることを示す遊技状態コマンド（通常）を演出制御基板200に対して送信するために、遊技状態コマンド（通常）をコマンド送信領域にセットする。そして、通常遊技状態であることを示す遊技状態コマンドをセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0327】

(ステップS105-4-11-8)

ステップS105-4-11-8において、メインCPU101は、現在の遊技状態が通常遊技状態であるかを判定する。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、通常遊技状態であることを示す「0」が格納されているかを判定する。そして、現在の遊技状態が通常遊技状態である場合は、ステップS105-4-11-9に処理を移行し、現在の遊技状態が通常遊技状態ではない場合は、ステップS105-4-11-16に処理を移行する。

【0328】

(ステップS105-4-11-9)

ステップS105-4-11-9において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを更新（加算）する。具体的には、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを「+1」する。そして、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを更新（加算）すると、ステップS105-4-11-10に処理を移行する。

なお、当該更新は、第1始動口21への遊技球の入球に基づく図柄変動ゲーム、および第2始動口22への遊技球の入球に基づく図柄変動ゲームのいずれでも更新可能である。

なお、上述のとおり、時短遊技状態Bにおいて当たり遊技に当せんすることなく、通常遊技状態に移行した場合は、当該処理において時短遊技状態B発動用遊技数カウンタは更新しない。当該処理において時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを更新する状況とは、例えば、時短遊技状態Aから移行した通常遊技状態を遊技している状況や、RAMクリアスイッチ105がONされてメインRAM103の領域が初期化された後の通常遊技状態を遊技している状況が該当する。

よって、RAMクリアスイッチ105がONされてメインRAM103の領域が初期化されたことは、所定条件の成立を構成する。

【0329】

(ステップS105-4-11-10)

ステップS105-4-11-10において、メインCPU101は、遊技数カウンタコマンドをセットする。ここで、セットする遊技数カウンタコマンドとは、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値を示すコマンドである。そして、遊技数カウンタコマンドをセットすると、ステップS105-4-11-11に処理を移行する。

【0330】

(ステップS105-4-11-11)

ステップS105-4-11-11において、メインCPU101は、ステップS105-4-11-9において時短遊技状態B発動用遊技数カウンタを更新（加算）した結果、更新後のカウンタ値が「898」であるかを判定する。そして、更新後のカウンタ値が「898」である場合は、ステップS105-4-11-12に処理を移行し、更新後のカウンタ値が「898」ではない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップS106

10

20

30

40

50

に処理を移行する。

【0331】

(ステップS105-4-11-12)

ステップS105-4-11-12において、メインCPU101は、遊技状態を時短遊技状態Bとする。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、時短遊技状態であることを示す「3」を格納する。そして、遊技状態を時短遊技状態Bとすると、ステップS105-4-11-13に処理を移行する。

【0332】

すなわち、本実施形態においては、通常遊技状態において、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」になると、通常遊技状態から時短遊技状態Bに移行するようになっている。なお、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタは、例えば、図20のステップS105-4-7でクリアされるので、時短遊技状態Aおよび通常遊技状態において、当たり遊技に当せんすることなく連続して図柄変動ゲームが「898」回行われると（遊技者にとっては不利な状況）、救済的に時短遊技状態Bに移行するようにしている。これにより、「898」回が1つの目安となり、限度なく遊技を続けてしまう遊技者を減少させることができる。

【0333】

なお、当該処理にて時短遊技状態Bに移行することを、以下において「契機2」といったり、「契機2により作動（移行）する時短遊技状態」といったりすることがある。

【0334】

また、上述したように複数段階の設定値を設ける場合、時短遊技状態Bに移行することになる時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は、全設定値で共通としてもよい。例えば、設定値1であるときでも、設定値6であるときでも、時短遊技状態Bに移行することになる時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は「898」としてもよい。これにより、どの設定値が設定されているのかわからないまま闇雲に遊技を続けてしまうことを防止でき、いかなる設定値が設定されていようが「898」回、といったように目安を明確にすることができる。

【0335】

一方で、上述したように複数段階の設定値を設ける場合、時短遊技状態Bに移行することになる時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値は、設定値毎に異ならせてもよい。例えば、設定値1であるときは「898」として、設定値6であるときは「750」としてもよい。これにより、時短遊技状態Bに移行した遊技数から設定値を把握することができるので、どの遊技数で時短遊技状態Bに移行するのか注目させることで、遊技興趣の向上に繋がる。

【0336】

(ステップS105-4-11-13)

ステップS105-4-11-13において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた時短遊技状態遊技数カウンタに「1212」をセットする。すなわち、時短遊技状態Aおよび通常遊技状態において、当たり遊技に当せんすることなく連続して図柄変動ゲームが「898」回行われると（遊技者にとっては不利な状況）、救済的に「1212」回の時短遊技状態Bが付与されることになる。そして、時短遊技状態遊技数カウンタに「1212」をセットすると、ステップS105-4-11-14に処理を移行する。

【0337】

(ステップS105-4-11-14)

ステップS105-4-11-14において、メインCPU101は、時短遊技状態Bであることを示す遊技状態コマンド（時短B）を演出制御基板200に対して送信するために、遊技状態コマンド（時短B）をコマンド送信領域にセットする。そして、時短遊技状態Bであることを示す遊技状態コマンドをセットすると、ステップS105-4-11-15に処理を移行する。

【0338】

(ステップS105-4-11-15)

ステップS105-4-11-15において、メインCPU101は、メインRAM103の時短遊技状態B発動用遊技数カウンタをクリア（カウンタ値を0に）する。そして、時短遊技状態B発動用遊技数カウンタをクリア（カウンタ値を0に）すると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0339】

(ステップS105-4-11-16)

ステップS105-4-11-16において、メインCPU101は、現在の遊技状態が時短遊技状態Bであるかを判定する。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、時短遊技状態Bであることを示す「3」が格納されているかを判定する。そして、現在の遊技状態が時短遊技状態Bである場合は、ステップS105-4-11-17に処理を移行し、現在の遊技状態が時短遊技状態Bではない場合は、ステップS105-4-11-22に処理を移行する。

10

【0340】

(ステップS105-4-11-17)

ステップS105-4-11-17において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた時短遊技状態遊技数カウンタを更新（減算）する。具体的には、時短遊技状態遊技数カウンタを「-1」する。そして、時短遊技状態遊技数カウンタを更新（減算）すると、ステップS105-4-11-18に処理を移行する。

20

【0341】

(ステップS105-4-11-18)

ステップS105-4-11-18において、メインCPU101は、遊技数カウンタコマンドをセットする。ここで、セットする遊技数カウンタコマンドとは、時短遊技状態遊技数カウンタの値を示すコマンドである。そして、遊技数カウンタコマンドをセットすると、ステップS105-4-11-19に処理を移行する。

【0342】

(ステップS105-4-11-19)

ステップS105-4-11-19において、メインCPU101は、ステップS105-4-11-17において時短遊技状態遊技数カウンタを更新（減算）した結果、減算後のカウンタ値が0であるかを判定する。そして、減算後のカウンタ値が0である場合は、ステップS105-4-11-20に処理を移行し、減算後のカウンタ値が0ではない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

30

【0343】

(ステップS105-4-11-20)

ステップS105-4-11-20において、メインCPU101は、遊技状態を通常遊技状態とする。具体的には、メインRAM103の遊技状態格納領域において、通常遊技状態であることを示す「0」を格納する。そして、遊技状態を通常遊技状態とすると、ステップS105-4-11-21に処理を移行する。

【0344】

(ステップS105-4-11-21)

ステップS105-4-11-21において、メインCPU101は、通常遊技状態であることを示す遊技状態コマンド（通常）を演出制御基板200に対して送信するために、遊技状態コマンド（通常）をコマンド送信領域にセットする。そして、通常遊技状態であることを示す遊技状態コマンドをセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

40

【0345】

(ステップS105-4-11-22)

ステップS105-4-11-22において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた確変遊技状態遊技数カウンタを更新（加算）する。具体的には、確変遊

50

技状態遊技数カウンタを「+1」する。そして、確変遊技状態遊技数カウンタを更新（加算）すると、ステップS105-4-11-23に処理を移行する。

【0346】

（ステップS105-4-11-23）

ステップS105-4-11-23において、メインCPU101は、遊技数カウンタコマンドをセットする。ここで、セットする遊技数カウンタコマンドとは、確変遊技状態遊技数カウンタの値を示すコマンドである。そして、遊技数カウンタコマンドをセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

なお、確変遊技状態遊技数カウンタを更新（加算）した結果、10000になると、ステップS105-4-11-6、ステップS105-4-11-7と同様の処理が行われるが、フローチャートにおいては省略する。

10

【0347】

（当たり遊技処理について）

図22は、主制御基板100において行われる当たり遊技処理を示すフローチャート（特別図柄関連処理のステップS105-5のサブルーチン）である。

【0348】

（ステップS105-5-1）

ステップS105-5-1において、メインCPU101は、当たりオープニング中であるかを判定する。すなわち、メインRAM103の当たり状態格納領域において、当たりオープニングを示す「0」がセットされているかを判定する。なお、後述のステップS105-5-3で大入賞口開放が行われると、当たり状態格納領域の値は「0」から「1」となる。そして、当たりオープニング中である場合は、ステップS105-5-2に処理を移行し、当たりオープニング中ではない場合は、ステップS105-5-4に処理を移行する。

20

【0349】

（ステップS105-5-2）

ステップS105-5-2において、メインCPU101は、上述の図20のステップS105-4-11でセットした当たりオープニングに対応する時間（例えば、「10S」）が経過したかを判定する。そして、当たりオープニングに対応する時間が経過した場合は、ステップS105-5-3に処理を移行し、当たりオープニングに対応する時間が経過していない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

30

【0350】

（ステップS105-5-3）

ステップS105-5-3において、メインCPU101は、大入賞口開閉ソレノイド24bを駆動して、大入賞口24を開放する。また、メインRAM103の時間管理カウンタにおいて、開放時間の29.5Sをセットする。これにより、当たり遊技の1ラウンド目が開始することになる。なお、当該処理においては、当たり状態格納領域の値を、「0」から「1」とする。そして、大入賞口24を開放すると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0351】

（ステップS105-5-4）

ステップS105-5-4において、メインCPU101は、大入賞口開放中であるかを判定する。メインRAM103の当たり状態格納領域において、大入賞口開放中を示す「1」がセットされているかを判定する。そして、大入賞口開放中である場合は、ステップS105-5-5に処理を移行し、大入賞口開放中ではない場合は、ステップS105-5-7に処理を移行する。

40

【0352】

（ステップS105-5-5）

ステップS105-5-5において、メインCPU101は、大入賞口検出SW24aにより10球の入球が検出されことなく大入賞口24が開放したまま29.5S経過し

50

たか、または、大入賞口検出SW24aにより10球の入球が検出されたか、のいずれかの大入賞口閉鎖条件が成立したかを判定する。そして、大入賞口閉鎖条件が成立した場合は、ステップS105-5-6に処理を移行し、大入賞口閉鎖条件が成立していない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0353】

(ステップS105-5-6)

ステップS105-5-6において、メインCPU101は、大入賞口24が閉鎖して、次に開放するまでの間を構成するラウンド間インターバルに移行させる。当該処理においては、当たり状態格納領域の値を、「1」から「2」とする。そして、ラウンド間インターバルに移行させると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

10

【0354】

(ステップS105-5-7)

ステップS105-5-7において、メインCPU101は、ラウンド間インターバル中であるかを判定する。すなわち、メインRAM103の当たり状態格納領域において、ラウンド間インターバルを示す「2」がセットされているかを判定する。そして、ラウンド間インターバル中である場合は、ステップS105-5-8に処理を移行し、ラウンド間インターバル中ではない場合は、ステップS105-5-13に処理を移行する。

【0355】

(ステップS105-5-8)

ステップS105-5-8において、メインCPU101は、最終ラウンド終了時であるかを判定する。例えば、後述のステップS105-5-11において、ラウンド数を更新（インクリメントまたはデクリメント）した結果、残りのラウンド数が「0」であれば、当該処理において、最終ラウンド終了時であると判定する。そして、最終ラウンド終了時である場合は、ステップS105-5-9に処理を移行し、最終ラウンド終了時ではない場合は、ステップS105-5-11に処理を移行する。

20

【0356】

(ステップS105-5-9)

ステップS105-5-9において、メインCPU101は、当たり遊技が終了したことを報知するエンディングに移行させる。当該処理においては、当たり状態格納領域の値を、「2」から「3」とする。また、当たり遊技のエンディングに対応する時間（例えば、10S）をメインRAM103の時間管理カウンタにセットする。そして、エンディングに移行させると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

30

【0357】

(ステップS105-5-10)

ステップS105-5-10において、メインCPU101は、当たり遊技のエンディングに対応する演出を実行させるためのエンディングコマンドを演出制御基板200に対して送信するために、コマンド送信領域にエンディングコマンドをセットする。そして、エンディングコマンドをセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

40

【0358】

(ステップS105-5-11)

ステップS105-5-11において、メインCPU101は、メインRAM103のラウンド数カウンタの値を更新する。なお、更新手法は、インクリメントでもよいし、デクリメントでもよい。例えば、5ラウンドの当たりが付与された場合は、メインRAM103のラウンド数カウンタに「5」をセットして、1ラウンド消化する毎に1デクリメントするようにしてもよいし、メインRAM103のラウンド数カウンタに「5」をセットせずに、1ラウンド消化する毎に1インクリメントするようにしてもよい。そして、ラウンド数を更新すると、ステップS105-5-12に処理を移行する。

【0359】

50

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 2)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 2 において、メイン CPU 1 0 1 は、大入賞口開閉ソレノイド 2 4 b を駆動して、大入賞口 2 4 を開放する。また、メイン RAM 1 0 3 の時間管理カウンタにおいて、開放時間の 2 9 . 5 S をセットする。これにより、当たり遊技の 2 ラウンド目以降が開始することになる。なお、当該処理においては、当たり状態格納領域の値を、「0」から「1」とする。そして、大入賞口 2 4 を開放すると、主制御基板タイマ割込処理のステップ S 1 0 6 に処理を移行する。

【0360】

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 3)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 3 において、メイン CPU 1 0 1 は、上述のステップ S 1 0 5 - 5 - 9 でセットしたエンディングに対応する時間（例えば、1 0 S）が経過しているかを判定する。そして、エンディングに対応する時間が経過している場合は、ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 4 に処理を移行し、エンディングに対応する時間が経過していない場合は、主制御基板タイマ割込処理のステップ S 1 0 6 に処理を移行する。

10

【0361】

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 4)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 4 において、メイン CPU 1 0 1 は、特別図柄が「特別図柄 A」、「特別図柄 B」、「特別図柄 E」のいずれかであるかを判定する。つまり、当たりに基づいて決定された特別図柄が、「特別図柄 A」、「特別図柄 B」、「特別図柄 E」のいずれかであるかを判定する。そして、特別図柄が「特別図柄 A」、「特別図柄 B」、「特別図柄 E」のいずれかである場合は、ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 5 に処理を移行し、特別図柄が「特別図柄 A」、「特別図柄 B」、「特別図柄 E」のいずれでもない場合は、ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 8 に処理を移行する。

20

【0362】

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 5)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 5 において、メイン CPU 1 0 1 は、遊技状態を確変遊技状態とする。よって、当該処理において、メイン RAM 1 0 3 の遊技状態格納領域に「2」をセットする。そして、メイン RAM 1 0 3 の遊技状態格納領域に「2」をセットすると、ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 6 に処理を移行する。

【0363】

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 6)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 6 において、メイン CPU 1 0 1 は、確変遊技状態であることを示す遊技状態コマンド（確変）を演出制御基板 2 0 0 に対して送信するために、遊技状態コマンド（確変）をコマンド送信領域にセットする。そして、確変遊技状態であることを示す遊技状態コマンドをセットすると、ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 7 に処理を移行する。

30

【0364】

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 7)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 7 において、メイン CPU 1 0 1 は、メイン RAM 1 0 3 の特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセットする。なお、当該処理において、停止中を示す値「0」をセットするが、上述のとおり、当たり遊技中は、特別図柄が停止している状態であるので、あくまで次変動を開始するためのフラグを立てる処理であるといえる。そして、特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップ S 1 0 6 に処理を移行する。

40

【0365】

(ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 8)

ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 8 において、メイン CPU 1 0 1 は、遊技状態を時短遊技状態 A とする。よって、当該処理において、メイン RAM 1 0 3 の遊技状態格納領域に「1」をセットする。そして、メイン RAM 1 0 3 の遊技状態格納領域に「1」をセットすると、ステップ S 1 0 5 - 5 - 1 9 に処理を移行する。

50

【0366】

なお、当該処理にて時短遊技状態Aに移行することを以下において、「契機1」といったり、「契機1により作動（移行）する時短遊技状態」といったりすることがある。

【0367】

（ステップS105-5-19）

ステップS105-5-19において、メインCPU101は、メインRAM103に設けられた時短遊技状態遊技数カウンタに「100」をセットする。これにより、次変動より「100」回の時短遊技状態Aが開始することになる。そして、メインRAM103に設けられた時短遊技状態遊技数カウンタに「100」をセットすると、ステップS105-5-20に処理を移行する。

10

【0368】

なお、「契機1」、「契機2」とともに、時短遊技状態遊技数カウンタにセットされる値が複数種類あってもよい。また、「契機1」、「契機2」の一方は複数種類有しているが、他方は1種類のみ有するようにしてもよい。

【0369】

（ステップS105-5-20）

ステップS105-5-20において、メインCPU101は、時短遊技状態Aであることを示す遊技状態コマンド（時短A）を演出制御基板200に対して送信するために、コマンド送信領域にセットする。そして、時短遊技状態Aであることを示す遊技状態コマンド（時短A）をセットすると、ステップS105-5-21に処理を移行する。

20

【0370】

（ステップS105-5-21）

ステップS105-5-21において、メインCPU101は、メインRAM103の特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセットする。なお、当該処理において、停止中を示す値「0」をセットするが、上述のとおり、当たり遊技中は、特別図柄が停止している状態であるので、あくまで次変動を開始するためのフラグを立てる処理であるといえる。そして、特別図柄状態フラグ格納領域において、停止中を示す値「0」をセットすると、主制御基板タイマ割込処理のステップS106に処理を移行する。

【0371】

（異常判定処理について）

図23は、主制御基板100において行われる異常判定処理を示すフローチャート（主制御基板タイマ割込処理のステップS108のサブルーチン）である。

30

【0372】

（ステップS108-1）

ステップS108-1において、メインCPU101は、磁気センサ入力が行われたかを判定する。具体的には、磁気センサ27hより入力が行われたかを判定する。そして、磁気センサ27hより入力が行われた場合は、ステップS108-2に処理を移行し、磁気センサ27hより入力が行われなかった場合は、ステップS108-4に処理を移行する。

【0373】

（ステップS108-2）

ステップS108-2において、メインCPU101は、磁気センサ27hが検出した磁気量が規定値を超えるものであるかを判定する。そして、磁気センサ27hが検出した磁気量が規定値を超えるものである場合は、ステップS108-3に処理を移行し、磁気センサ27hが検出した磁気量が規定値を超えるものでない場合は、ステップS108-4に処理を移行する。

40

【0374】

（ステップS108-3）

ステップS108-3において、メインCPU101は、磁気異常を報知するための磁気異常指定コマンドを演出制御基板200に対して送信するために、コマンド送信領域に

50

磁気異常指定コマンドをセットする。そして、磁気異常指定コマンドをセットすると、ステップ S 108-4 に処理を移行する。

【0375】

(ステップ S 108-4)

ステップ S 108-4 において、メイン CPU 101 は、電波センサ入力が行われたかを判定する。具体的には、電波センサ 27 i より入力が行われたかを判定する。そして、電波センサ 27 i より入力が行われた場合は、ステップ S 108-5 に処理を移行し、電波センサ 27 i より入力が行われなかった場合は、ステップ S 109 に処理を移行する。

【0376】

(ステップ S 108-5)

ステップ S 108-5 において、メイン CPU 101 は、電波センサ 27 i が検出した電波の量が規定値を超えるものであるかを判定する。そして、電波センサ 27 i が検出した電波の量が規定値を超えるものである場合は、ステップ S 108-6 に処理を移行し、電波センサ 27 i が検出した電波の量が規定値を超えるものでない場合は、ステップ S 109 に処理を移行する。

【0377】

(ステップ S 108-6)

ステップ S 108-6 において、メイン CPU 101 は、電波異常を報知するための電波異常指定コマンドを演出制御基板 200 に対して送信するために、コマンド送信領域に電波異常指定コマンドをセットする。そして、電波異常指定コマンドをセットすると、ステップ S 109 に処理を移行する。

【0378】

次に、演出制御基板 200 のサブ CPU 201 によって行われる制御処理について説明する。

【0379】

(サブ CPU 201 によって行われる制御処理について)

図 24～図 29 のフローチャートで示す制御プログラムがサブ ROM 202 に記憶されており、サブ CPU 201 は、サブ ROM 202 より制御プログラムを読み出して、読み出した制御プログラムに従って制御処理を行う。

【0380】

(ステップ S 200)

ステップ S 200 において、サブ CPU 201 は、パチンコ遊技機 1 が電断中（停電状態）であるかを判定する。その結果、電断中（停電状態）である場合は、ステップ S 200 の処理を繰り返し実行し、電断中（停電状態）ではない場合は、ステップ S 201 に処理を移行する。なお、電断中（停電状態）である場合は、図示しないバックアップ電源を用いて、当該処理を実行可能である。

【0381】

(ステップ S 201)

ステップ S 201 において、サブ CPU 201 は、内部に設けられているレジスタの値等を初期化する初期設定処理を行う。そして、初期設定処理を終了すると、ステップ S 202 に処理を移行する。

【0382】

(ステップ S 202)

ステップ S 202 において、サブ CPU 201 は、CTC の設定を行う。すなわち、一定周期のパルス出力を作成する機能や時間計測の機能等を有する CTC（カウンタタイマサーキット）の設定を行い、4 ms 毎に定期的に後述の演出制御基板タイマ割込処理が行われるように、CTC の時間定数レジスタを設定する。そして、CTC の設定を行うと、ステップ S 203 に処理を移行する。

【0383】

(ステップ S 203)

ステップ S 2 0 3 において、サブ C P U 2 0 1 は、演出制御基板メイン処理に定期的に割り込んで実行される演出制御基板タイマ割込処理の割込みを禁止する。そして、割込みを禁止すると、ステップ S 2 0 4 に処理を移行する。

【 0 3 8 4 】

(ステップ S 2 0 4)

ステップ S 2 0 4 において、サブ C P U 2 0 1 は、演出用乱数の更新を行う。そして、演出用乱数の更新処理が終了すると、ステップ S 2 0 5 に処理を移行する。

【 0 3 8 5 】

(ステップ S 2 0 5)

ステップ S 2 0 5 において、サブ C P U 2 0 1 は、演出制御基板メイン処理に定期的に割り込んで実行される演出制御基板タイマ割込処理の割込みを許可する。そして、割込みを許可すると、再度、ステップ S 2 0 3 に処理を移行して、以降は、ステップ S 2 0 3 ～ステップ S 2 0 5 をループする。

【 0 3 8 6 】

(演出制御基板タイマ割込処理について)

図 2 5 は、演出制御基板 2 0 0 において行われる演出制御基板タイマ割込処理を示すフローチャートである。当該処理は、上述の演出制御基板メイン処理に定期的（例えば、4 m s 毎）に割り込んで実行される処理である。

【 0 3 8 7 】

(ステップ S 3 0 0)

ステップ S 3 0 0 において、サブ C P U 2 0 1 は、レジスタの内容をスタック領域に退避させる。そして、レジスタの内容をスタック領域に退避させると、ステップ S 3 0 1 に処理を移行する。

【 0 3 8 8 】

(ステップ S 3 0 1)

ステップ S 3 0 1 において、サブ C P U 2 0 1 は、演出制御基板 2 0 0 で管理するタイマを更新する処理を行う。そして、タイマを更新すると、ステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 3 8 9 】

(ステップ S 3 0 2)

ステップ S 3 0 2 において、サブ C P U 2 0 1 は、図 2 6 で示す操作デバイスの入力処理を行う。なお、当該処理は、後で図 2 6 を用いて詳述する。そして、操作デバイスの入力処理を終了すると、ステップ S 3 0 3 に処理を移行する。

【 0 3 9 0 】

(ステップ S 3 0 3)

ステップ S 3 0 3 において、サブ C P U 2 0 1 は、図 2 7、図 2 8 で示すメインコマンド受信処理を行う。なお、当該処理は、後で図 2 7、図 2 8 を用いて詳述する。そして、メインコマンド受信処理を終了すると、ステップ S 3 0 4 に処理を移行する。

【 0 3 9 1 】

(ステップ S 3 0 4)

ステップ S 3 0 4 において、サブ C P U 2 0 1 は、サブコマンドを送信する処理を行う。サブコマンドとは、後述する図 2 7、図 2 8 のメインコマンド受信処理でセットされるコマンドであって、当該処理において、サブコマンドが、画像・音制御部 2 0 0 b および発光駆動制御部 2 0 0 c に送信される。そして、サブコマンドを受信した画像・音制御部 2 0 0 b および発光駆動制御部 2 0 0 c において、サブコマンドに対応する表示、音、発光、駆動の各演出が制御される。そして、サブコマンドを送信すると、ステップ S 3 0 5 に処理を移行する。

【 0 3 9 2 】

(ステップ S 3 0 5)

ステップ S 3 0 5 において、サブ C P U 2 0 1 は、ステップ S 3 0 0 においてスタック

10

20

30

40

50

領域に退避させた内容をレジスタに復帰させる。そして、スタック領域に退避させた内容をレジスタに復帰させると、演出制御基板タイマ割込処理を終了する。

【0393】

(操作デバイス入力処理について)

図26は、演出制御基板200において行われる操作デバイス入力処理を示すフローチャート(演出制御基板タイマ割込処理のステップS302のサブルーチン)である。

【0394】

(ステップS302-1)

ステップS302-1において、サブCPU201は、十字キー検出SW(上or下)入力が行われたかを判定する。なお、図4で示す十字キー検出SW16aは、十字キーボタン16の上、下、左、右のそれぞれに対応するSWを有しており、例えば、十字キーボタン16の上が操作されれば、十字キー検出SW(上)の入力が行われたと判定できる。そして、十字キー検出SW(上or下)入力が行われた場合は、ステップS302-2に処理を移行し、十字キー検出SW(上or下)入力が行われなかった場合は、ステップS302-5に処理を移行する。

【0395】

(ステップS302-2)

ステップS302-2において、サブCPU201は、上方向の十字キー検出SW入力が行われたかを判定する。そして、上方向の十字キー検出SW入力が行われた場合は、ステップS302-3に処理を移行し、上方向の十字キー検出SW入力が行われなかった場合は、ステップS302-4に処理を移行する。

【0396】

(ステップS302-3)

ステップS302-3において、サブCPU201は、サブCPU201で管理する光量値を変更(増加)して、光量値変更(増加)サブコマンドを画像・音制御部200b、発光駆動制御部200cに送信するために、サブコマンド送信領域に光量値変更(増加)サブコマンドをセットする。これにより、画像表示装置26や発光装置9の輝度を上げることができる。そして、光量値変更(増加)サブコマンドをセットすると、演出制御基板タイマ割込処理のステップS303に処理を移行する。

【0397】

(ステップS302-4)

ステップS302-4において、サブCPU201は、サブCPU201で管理する光量値を変更(減少)して、光量値変更(減少)サブコマンドを画像・音制御部200b、発光駆動制御部200cに送信するために、サブコマンド送信領域に光量値変更(減少)サブコマンドをセットする。これにより、画像表示装置26や発光装置9の輝度を下げることができる。そして、光量値変更(減少)サブコマンドをセットすると、演出制御基板タイマ割込処理のステップS303に処理を移行する。

【0398】

(ステップS302-5)

ステップS302-5において、サブCPU201は、十字キー検出SW(左or右)入力が行われたかを判定する。そして、十字キー検出SW(左or右)入力が行われた場合は、ステップS302-6に処理を移行し、十字キー検出SW(左or右)入力が行われなかった場合は、ステップS302-9に処理を移行する。

【0399】

(ステップS302-6)

ステップS302-6において、サブCPU201は、右方向の十字キー検出SW入力が行われたかを判定する。そして、右方向の十字キー検出SW入力が行われた場合は、ステップS302-7に処理を移行し、右方向の十字キー検出SW入力が行われなかった場合は、ステップS302-8に処理を移行する。

【0400】

(ステップ S 3 0 2 - 7)

ステップ S 3 0 2 - 7 において、サブ CPU 2 0 1 は、サブ CPU 2 0 1 で管理する音量値を変更（増加）して、音量値変更（増加）サブコマンドを画像・音制御部 2 0 0 b に送信するためにサブコマンド送信領域に音量値変更（増加）サブコマンドをセットする。これにより、スピーカ 1 0 より出力される B G M や効果音等の音量値を上げることができる。そして、音量値変更（増加）サブコマンドをセットすると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 3 に処理を移行する。

【 0 4 0 1 】

(ステップ S 3 0 2 - 8)

ステップ S 3 0 2 - 8 において、サブ CPU 2 0 1 は、サブ CPU 2 0 1 で管理する音量値を変更（減少）して、音量値変更（減少）サブコマンドを画像・音制御部 2 0 0 b に送信するために、サブコマンド送信領域に音量値変更（減少）サブコマンドをセットする。これにより、スピーカ 1 0 より出力される B G M や効果音等の音量値を下げるができる。そして、音量値変更（減少）サブコマンドをセットすると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 3 に処理を移行する。

【 0 4 0 2 】

なお、ステップ S 3 0 2 - 1 ～ステップ S 3 0 2 - 8 は、十字キーボタン 1 6 が操作されて、音量調整が行われた場合、光量調整が行われた場合の処理を示しているが、これは一例にすぎず、十字キーボタン 1 6 の操作によって他の処理が行われてもよい。例えば、十字キーボタン 1 6 の操作によってメニューにおける項目を変更する処理が行われてもよい。

【 0 4 0 3 】

(ステップ S 3 0 2 - 9)

ステップ S 3 0 2 - 9 において、サブ CPU 2 0 1 は、その他の操作デバイスに対応する処理を行う。例えば、演出ボタン検出 S W 1 4 a より入力があれば、演出ボタン操作サブコマンドを画像・音制御部 2 0 0 b、発光駆動制御部 2 0 0 c に送信し、演出レバー検出 S W 1 5 a より入力があれば、演出レバー操作サブコマンドを画像・音制御部 2 0 0 b、発光駆動制御部 2 0 0 c に送信する。そして、その他の操作デバイスに対応する処理を終了すると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 3 に処理を移行する。

【 0 4 0 4 】

(メインコマンド受信処理について)

図 2 7 は、演出制御基板 2 0 0 において行われるメインコマンド受信処理 1 / 2 を示すフローチャート（演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 1 のサブルーチン）である。

【 0 4 0 5 】

(ステップ S 3 0 1 - 1)

ステップ S 3 0 1 - 1 において、サブ CPU 2 0 1 は、電源関連情報コマンドを受信したかを判定する。電源関連情報コマンドとは、上述の、電源投入コマンド、電源復旧コマンドが挙げられる。そして、これらいずれかのコマンドを受信した場合は、ステップ S 3 0 1 - 2 に処理を移行し、これらいずれかのコマンドを受信していない場合は、ステップ S 3 0 1 - 6 に処理を移行する。

【 0 4 0 6 】

(ステップ S 3 0 1 - 2)

ステップ S 3 0 1 - 2 において、サブ CPU 2 0 1 は、電源関連情報コマンド受信時処理を行う。例えば、電源投入コマンドを受信すれば電源投入に係る処理を行い、電源復旧コマンドを受信すれば電源復旧に係る処理を行う。そして、当該処理を終えると、ステップ S 3 0 1 - 3 に処理を移行する。

【 0 4 0 7 】

(ステップ S 3 0 1 - 3)

ステップ S 3 0 1 - 3 において、サブ CPU 2 0 1 は、電源関連サブコマンドを、画像

10

20

30

40

50

・音制御部 200b および発光駆動制御部 200c に送信するために、サブコマンド送信領域に電源関連サブコマンドをセットする。そして、当該処理を終えると、ステップ S301-4 に処理を移行する。

【0408】

(ステップ S301-4)

ステップ S301-4 において、サブ CPU 201 は、電源投入コマンドを受信したかを判定する。そして、電源投入コマンドを受信した場合は、ステップ S301-5 に処理を移行し、電源投入コマンドを受信していない場合は、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S302 に処理を移行する。

【0409】

(ステップ S301-5)

ステップ S301-5 において、サブ CPU 201 は、図 29 で示す時短 B 示唆演出決定処理を行う。なお、当該処理は、後で図 29 を用いて詳述する。そして、時短 B 示唆演出決定処理を終了すると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S302 に処理を移行する。

「時短 B 示唆演出」の詳細については、図 57 等で詳述する。

【0410】

(ステップ S301-6)

ステップ S301-6 において、サブ CPU 201 は、エラー関連情報コマンドを受信したかを判定する。エラー関連情報コマンドとは、上述の、磁気異常指定コマンド、電波異常指定コマンド等が挙げられる。そして、これらいずれかのコマンドを受信した場合は、ステップ S301-7 に処理を移行し、これらいずれかのコマンドを受信していない場合は、ステップ S301-9 に処理を移行する。

【0411】

(ステップ S301-7)

ステップ S301-7 において、サブ CPU 201 は、エラー関連情報コマンド受信時処理を行う。例えば、磁気異常指定コマンドを受信すれば磁気異常エラーに係る処理を行い、電波異常指定コマンドを受信すれば電波異常エラーに係る処理を行う。そして、当該処理を終えると、ステップ S301-8 に処理を移行する。

【0412】

(ステップ S301-8)

ステップ S301-8 において、サブ CPU 201 は、エラー関連サブコマンドを、画像・音制御部 200b および発光駆動制御部 200c に送信するために、サブコマンド送信領域にエラー関連サブコマンドをセットする。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S302 に処理を移行する。

【0413】

(ステップ S301-9)

ステップ S301-9 において、サブ CPU 201 は、始動口関連情報コマンドを受信したかを判定する。始動口関連情報コマンドとは、上述の、第 1 始動口入賞コマンド、第 2 始動口入賞コマンド、第 1 始動口減算コマンド、第 2 始動口減算コマンド、保留記憶領域指定コマンドが挙げられる。そして、これらいずれかのコマンドを受信した場合は、ステップ S301-10 に処理を移行し、これらいずれかのコマンドを受信していない場合は、ステップ S301-13 に処理を移行する。

【0414】

(ステップ S301-10)

ステップ S301-10 において、サブ CPU 201 は、アイコン変化演出決定処理を行う。具体的には、第 1 始動口入賞コマンドや第 2 始動口入賞コマンドを受信した場合に、サブ CPU 201 は、当該コマンドに含まれる入賞時判定処理の判定結果の情報を参照して、当該変動アイコンや保留アイコンの表示態様（後述する「保留先読み演出」で記載する当該変動アイコンや保留アイコンの色）を決定する。そして、当該処理を終えると、

10

20

30

40

50

ステップ S 3 0 1 - 1 1 に処理を移行する。

【 0 4 1 5 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 1)

ステップ S 3 0 1 - 1 1 において、サブ CPU 2 0 1 は、始動口発光装置変化演出決定処理を行う。なお、始動口発光装置の発光色は、ステップ S 3 0 1 - 1 0 で決定された保留アイコンの色に連動するようになっており、例えば、始動口入球時に、ステップ S 3 0 1 - 1 0 で保留アイコンの色を青色とすることが決定されれば、始動口発光装置 2 1 a も青色で発光する。そして、当該処理を終えると、ステップ S 3 0 1 - 1 2 に処理を移行する。

【 0 4 1 6 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 2)

ステップ S 3 0 1 - 1 2 において、サブ CPU 2 0 1 は、始動口関連サブコマンドを、画像・音制御部 2 0 0 b および発光駆動制御部 2 0 0 c に送信するために、サブコマンド送信領域に始動口関連サブコマンドをセットする。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 4 1 7 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 3)

ステップ S 3 0 1 - 1 3 において、サブ CPU 2 0 1 は、遊技状態関連情報コマンドを受信したかを判定する。遊技状態関連情報コマンドとは、遊技状態コマンド（通常）と、遊技状態コマンド（時短 A、時短 B）と、遊技状態コマンド（確変）とが挙げられる。そして、これらいずれかのコマンドを受信した場合は、ステップ S 3 0 1 - 1 4 に処理を移行し、これらいずれかのコマンドを受信していない場合は、ステップ S 3 0 1 - 1 6 に処理を移行する。

【 0 4 1 8 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 4)

ステップ S 3 0 1 - 1 4 において、サブ CPU 2 0 1 は、遊技状態関連情報コマンド受信時処理を行う。例えば、遊技状態コマンド（通常）を受信すると通常遊技状態に係る処理を行い、遊技状態コマンド（時短 A、時短 B）を受信するとそれぞれの時短遊技状態に係る処理を行い、遊技状態コマンド（確変）を受信すると確変遊技状態に係る処理を行う。そして、当該処理を終えると、ステップ S 3 0 1 - 1 5 に処理を移行する。

【 0 4 1 9 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 5)

ステップ S 3 0 1 - 1 5 において、サブ CPU 2 0 1 は、遊技状態関連サブコマンドを、画像・音制御部 2 0 0 b および発光駆動制御部 2 0 0 c に送信するために、サブコマンド送信領域に遊技状態関連サブコマンドをセットする。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 4 2 0 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 6)

ステップ S 3 0 1 - 1 6 において、サブ CPU 2 0 1 は、ゲート通過コマンドを受信したかを判定する。そして、ゲート通過コマンドを受信した場合は、ステップ S 3 0 1 - 1 7 に処理を移行し、ゲート通過コマンドを受信していない場合は、ステップ S 3 0 1 - 1 8 に処理を移行する。

【 0 4 2 1 】

(ステップ S 3 0 1 - 1 7)

ステップ S 3 0 1 - 1 7 において、サブ CPU 2 0 1 は、ゲート通過サブコマンドを、画像・音制御部 2 0 0 b および発光駆動制御部 2 0 0 c に送信するために、サブコマンド送信領域にゲート通過サブコマンドをセットする。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 4 2 2 】

(メインコマンド受信処理について)

10

20

30

40

50

図28は、演出制御基板200において行われるメインコマンド受信処理2/2を示すフローチャート（演出制御基板タイマ割込処理のステップS301のサブルーチン）である。

【0423】

（ステップS301-18）

ステップS301-18において、サブCPU201は、図柄指定コマンドを受信したかを判定する。そして、図柄指定コマンドを受信した場合は、ステップS301-19に処理を移行し、図柄指定コマンドを受信していない場合は、ステップS301-21に処理を移行する。

【0424】

（ステップS301-19）

ステップS301-19において、サブCPU201は、図柄指定コマンド受信時処理を行う。例えば、特別図柄Aを指定する図柄指定コマンドを受信した場合は、装飾図柄として「777」の図柄の組み合わせが確定表示されるように、装飾図柄「777」の図柄の組み合わせを決定する。なお、特別図柄Aを指定する図柄指定コマンドを受信した場合は、装飾図柄として「444」の図柄の組み合わせが確定表示されるように、装飾図柄「444」の図柄の組み合わせを決定するようにしてもよい。この場合、当たり遊技終了後は、時短遊技状態Aに移行させるようにして、見た目上は時短遊技状態Aでありながら、実際の遊技状態は確変遊技状態である、といったように構成してもよい。このように構成すれば、見た目上、時短遊技状態Aであっても有利（確変遊技状態）である場合があるので、遊技興趣を向上できる。そして、当該処理を終えると、ステップS301-20に処理を移行する。

【0425】

（ステップS301-20）

ステップS301-20において、サブCPU201は、サブ図柄関連サブコマンドを、画像・音制御部200bおよび発光駆動制御部200cに送信するために、サブコマンド送信領域にサブ図柄関連サブコマンドをセットする。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップS302に処理を移行する。

【0426】

（ステップS301-21）

ステップS301-21において、サブCPU201は、特別図柄変動パターン指定コマンドを受信したかを判定する。そして、特別図柄変動パターン指定コマンドを受信した場合は、ステップS301-22に処理を移行し、特別図柄変動パターン指定コマンドを受信していない場合は、ステップS301-30に処理を移行する。

【0427】

（ステップS301-22）

ステップS301-22において、サブCPU201は、変動演出パターン決定処理を行う。具体的には、サブROM202に記憶された図示しない変動演出パターン決定テーブルより、指定される特別図柄変動パターンに対応する変動演出パターンを決定する。なお、変動演出パターン決定テーブルには、1の特別図柄変動パターンに対して、1または複数の変動演出パターンが対応付けられている。例えば、「変動パターン1」の「通常変動」（7S）であれば、対応する変動演出パターン（7S）は1つ用意されており、「変動パターン3」の「スーパーリーチ」（40S）であれば、対応する変動演出パターン（40S）は複数用意されている。そして、「変動パターン3」を受信した場合は、複数用意されている変動演出パターンからいずれか1の変動演出パターンを決定する。なお、複数用意されている変動演出パターンは、各々演出内容が異なっていることから、1の変動パターンに対して、複数の演出を実行することができるようになっている。そして、当該処理を終えると、ステップS301-23に処理を移行する。

【0428】

（ステップS301-23）

ステップS301-23において、サブCPU201は、アイコン変化演出更新処理を行う。アイコン変化演出更新処理とは、ステップS301-10で決定されたアイコンの色を、図示しない変化シナリオに基づいて更新することである。例えば、変化シナリオが青色→黄色となっていれば、当該処理において、黄色に変化させることを決定する。つまり、アイコンは、1変動の遊技が行われる毎に色変化することがある。そして、当該処理を終えると、ステップS301-24に処理を移行する。

【0429】

(ステップS301-24)

ステップS301-24において、サブCPU201は、始動口発光装置変化演出更新処理を行う。なお、当該処理は、ステップS301-23で更新された色に連動して行われるようになっており、例えば、ステップS301-23で黄色に更新されれば、始動口発光装置21aも青色から黄色に変化する。そして、当該処理を終えると、ステップS301-25に処理を移行する。

【0430】

(ステップS301-25)

ステップS301-25において、サブCPU201は、大当り予告演出決定処理を行う。具体的には、サブROM202に記憶された図示しない大当り予告演出決定テーブルより、図柄変動ゲームにおいて実行する大当り予告演出を決定する。ここで、大当り予告演出とは、図柄変動ゲームで実行可能な演出であり、1の図柄変動ゲームで1または複数の大当り予告演出の実行が可能となっている。また、大当り予告演出は、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定された場合に決定され難く、ハズレと判定された場合に決定され易いもの（大当り予告演出A）や、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定された場合に決定され易く、ハズレと判定された場合に決定され難いもの（大当り予告演出B）や、特別図柄当たり判定処理にて当たりと判定された場合にのみ決定可能とし、ハズレと判定された場合に決定しないもの（大当り予告演出C、いわゆるプレミア予告）等を備えている。また、当たりの図柄変動ゲームでは複数の予告が実行され易く、ハズレ（特に通常変動ハズレ）の図柄変動ゲームでは複数の予告が実行され難い傾向にある。そして、当該処理を終えると、ステップS301-26に処理を移行する。

【0431】

(ステップS301-26)

ステップS301-26において、サブCPU201は、時短B示唆演出実行ゲームであるかを判定する。時短B示唆演出実行ゲームとは、例えば、パチンコ遊技機1に電源が投入された後の1変動目（遊技店開店後の1変動目）を想定している。そして、時短B示唆演出実行ゲームである場合は、ステップS301-27に処理を移行し、時短B示唆演出実行ゲームではない場合は、ステップS301-29に処理を移行する。

【0432】

なお、時短B示唆演出実行ゲームは、パチンコ遊技機1に電源が投入された後の1変動目（遊技店開店後の1変動目）に限らず、他の変動であってもよい。例えば、パチンコ遊技機1に電源が投入された後の50変動目（遊技店開店後の50変動目）や、パチンコ遊技機1に電源が投入された後の100変動目（遊技店開店後の100変動目）であってもよい。このようにすれば、遊技店開店後の1変動目で遊技者にとって不利な時短B示唆演出（例えば、メインRAMがクリアされたことを示唆する演出）が実行された場合に、1変動目で遊技意欲が削がれてしまうことを防止できる。

【0433】

(ステップS301-27)

ステップS301-27において、サブCPU201は、変動パターン関連（示唆演出含）サブコマンド（例えば、ステップS301-22～ステップS301-25で決定した情報）を、画像・音制御部200bおよび発光駆動制御部200cに送信するために、サブコマンド送信領域に変動パターン関連サブコマンドをセットする。なお、当該変動パターン関連（示唆演出含）サブコマンドには、時短B示唆演出の実行指示情報が含まれて

10

20

30

40

50

おり、当該サブコマンドを受信した画像・音制御部 200b や発光駆動制御部 200c において、時短 B 示唆演出が実行されることになる。時短 B 示唆演出の詳細については、図 57～図 59 で詳述する。そして、当該処理を終えると、ステップ S301-28 に処理を移行する。

【0434】

(ステップ S301-28)

ステップ S301-28 において、サブ CPU 201 は、時短 B 示唆演出実行フラグを OFF にする。時短 B 示唆演出実行フラグとは、図 29 の時短 B 示唆演出決定処理で（サブ RAM 203 の所定領域において）ON されるフラグであり、後述の消灯演出に対応するフラグ、後述の赤点灯演出に対応するフラグ、後述の青点灯演出に対応するフラグをそれぞれ備えている。そして、時短 B 示唆演出実行ゲームにおいては、これらのいずれかのフラグが ON になっており、ON になっているフラグに対応する時短 B 示唆演出が実行されることになる。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S302 に処理を移行する。

【0435】

(ステップ S301-29)

ステップ S301-29 において、サブ CPU 201 は、変動パターン関連（示唆演出含まず）サブコマンド（例えば、ステップ S301-22～ステップ S301-25 で決定した情報）を、画像・音制御部 200b および発光駆動制御部 200c に送信するために、サブコマンド送信領域に変動パターン関連サブコマンドをセットする。なお、当該変動パターン関連（示唆演出含まず）サブコマンドには、時短 B 示唆演出の実行指示情報が含まれていない。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S302 に処理を移行する。

【0436】

(ステップ S301-30)

ステップ S301-30 において、サブ CPU 201 は、復旧時遊技数カウンタコマンドを受信したかを判定する。そして、復旧時遊技数カウンタコマンドを受信した場合は、ステップ S301-31 に処理を移行し、復旧時遊技数カウンタコマンドを受信していない場合は、ステップ S301-32 に処理を移行する。

【0437】

(ステップ S301-31)

ステップ S301-31 において、サブ CPU 201 は、図 29 で示す時短 B 示唆演出決定処理を行う。なお、当該処理は、後で図 29 を用いて詳述する。そして、時短 B 示唆演出決定処理を終了すると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S302 に処理を移行する。

【0438】

(ステップ S301-32)

ステップ S301-32 において、サブ CPU 201 は、遊技数カウンタコマンドを受信したかを判定する。そして、遊技数カウンタコマンドを受信した場合は、ステップ S301-33 に処理を移行し、遊技数カウンタコマンドを受信していない場合は、ステップ S301-35 に処理を移行する。

【0439】

(ステップ S301-33)

ステップ S301-33 において、サブ CPU 201 は、遊技数カウンタコマンド受信時処理を行う。なお、図示はしていないが、サブ RAM 203 においても、各遊技数カウンタの値を計数記憶する領域が設けられており、遊技数カウンタコマンドを受信すると、サブ RAM 203 において各遊技数カウンタの値を更新するようになっている。これにより、主制御基板 100 側における各遊技数カウンタの値と同期をとることができる。そして、当該処理を終えると、ステップ S301-34 に処理を移行する。

【0440】

(ステップ S 3 0 1 - 3 4)

ステップ S 3 0 1 - 3 4 において、サブ C P U 2 0 1 は、遊技数カウンタ関連サブコマンドを、画像・音制御部 2 0 0 b および発光駆動制御部 2 0 0 c に送信するために、サブコマンド送信領域に変動パターン関連サブコマンドをセットする。例えば、画像・音制御部 2 0 0 b において当該サブコマンドを受信すると、画像表示装置 2 6 において表示可能な時短遊技状態 B に移行するまでの遊技数を更新表示する。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 4 4 1 】

(ステップ S 3 0 1 - 3 5)

ステップ S 3 0 1 - 3 5 において、サブ C P U 2 0 1 は、その他の受信コマンドに対応する処理を行う。例えば、設定値変更中コマンド、設定値情報コマンド、設定値確認中コマンド、設定値確認終了コマンドを受信した場合は、これらの受信コマンドに対応する処理を行う。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 4 4 2 】

(時短 B 示唆演出決定処理について)

図 2 9 は、演出制御基板 2 0 0 において行われる時短 B 示唆演出決定処理を示すフローチャート（メインコマンド受信処理のステップ S 3 0 1 - 5、ステップ S 3 0 1 - 3 1 のサブルーチン）である。

【 0 4 4 3 】

(ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 1)

ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 1 において、サブ C P U 2 0 1 は、電源投入コマンドを受信したかを判定する。そして、電源投入コマンドを受信した場合は、ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 2 に処理を移行し、電源投入コマンドを受信していない場合は、ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 4 に処理を移行する。

【 0 4 4 4 】

(ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 2)

ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 2 において、サブ C P U 2 0 1 は、時短 B 示唆演出として、消灯演出を決定する。消灯演出とは、図 5 7 で示すように、可動体 2 8 に備わった発光部を図柄変動ゲームの開始から所定期間にわたり消灯させる演出のことである。これにより、図柄変動ゲームの開始から所定期間にわたり可動体 2 8 に備わった発光部が消灯した場合は、(遊技者は)各遊技数カウンタがクリアされていることを把握することができる。そして、当該処理を終えると、ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 3 に処理を移行する。

【 0 4 4 5 】

(ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 3)

ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 3 において、サブ C P U 2 0 1 は、サブ R A M 2 0 3 の所定領域において、消灯演出実行フラグを O N にする。これにより、上述のステップ S 3 0 1 - 2 7 で、どの時短 B 示唆演出(消灯演出、赤点灯演出、青点灯演出)を実行するのかを判断することができる。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップ S 3 0 2 に処理を移行する。

【 0 4 4 6 】

(ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 4)

ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 4 において、サブ C P U 2 0 1 は、復旧時遊技数カウンタコマンドが示す値を参照する。すなわち、電源投入コマンドを受信していない場合(復旧時である場合)、持ち越している各遊技数カウンタの値(特に、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの値)を参照する。例えば、前日の遊技店の閉店時の時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの値が「1 0 0」であれば、当該処理において参照した結果、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの値は「1 0 0」となる。そして、当該処理を終えると、ステップ S 3 0 1 - 5 (3 1) - 5 に処理を移行する。

10

20

30

40

50

【0447】

(ステップS301-5(31)-5)

ステップS301-5(31)-5において、サブCPU201は、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数残り200回未満であるかを判定する。そして、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数残り200回未満である場合は、ステップS301-5(31)-6に処理を移行し、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数残り200回未満ではない場合は、ステップS301-5(31)-8に処理を移行する。例えば、ステップS301-5(31)-4にて時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値が「100」であった場合、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数は、残り「798」回となるので、当該処理は否定される。一方、例えば、ステップS301-5(31)-4にて時短遊技状態B発動用遊技数カウンタの値が「700」であった場合、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数は、残り「198」回となるので、当該処理は肯定される。

10

【0448】

(ステップS301-5(31)-6)

ステップS301-5(31)-6において、サブCPU201は、時短B示唆演出として、赤点灯演出を決定する。赤点灯演出とは、図57で示すように、可動体28に備わった発光部を図柄変動ゲームの開始から所定期間にわたり赤色で点灯させる演出のことである。これにより、図柄変動ゲームの開始から所定期間にわたり可動体28に備わった発光部が赤色で点灯した場合は、(遊技者は)各遊技数カウンタがクリアされていないことを把握することができ、且つ、時短遊技状態Bに移行するまで、残り僅かな遊技数であることを把握することができる。これにより、各遊技数カウンタがクリアされていないことの示唆に留まらず、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数あとどの程度なのかも併せて示唆することができるので、どのような時短B示唆演出が実行されるかに注目させることができる。そして、当該処理を終えると、ステップS301-5(31)-7に処理を移行する。

20

【0449】

(ステップS301-5(31)-7)

ステップS301-5(31)-7において、サブCPU201は、サブRAM203の所定領域において、赤点灯演出実行フラグをONにする。これにより、上述のステップS301-27で、どの時短B示唆演出(消灯演出、赤点灯演出、青点灯演出)を実行するのかを判断することができる。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップS302に処理を移行する。

30

【0450】

(ステップS301-5(31)-8)

ステップS301-5(31)-8において、サブCPU201は、時短B示唆演出として、青点灯演出を決定する。青点灯演出とは、図57で示すように、可動体28に備わった発光部を図柄変動ゲームの開始から所定期間にわたり青色で点灯させる演出のことである。これにより、図柄変動ゲームの開始から所定期間にわたり可動体28に備わった発光部が青色で点灯した場合は、(遊技者は)各遊技数カウンタがクリアされていないことを把握することができ、且つ、時短遊技状態Bに移行するまで、まだ遊技数が必要である(残り僅かな遊技数でないこと)を把握することができる。これにより、各遊技数カウンタがクリアされていないことの示唆に留まらず、時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数あとどの程度なのかも併せて示唆することができるので、どのような時短B示唆演出が実行されるかに注目させることができる。そして、当該処理を終えると、ステップS301-5(31)-9に処理を移行する。

40

【0451】

(ステップS301-5(31)-9)

ステップS301-5(31)-9において、サブCPU201は、サブRAM203の所定領域において、青点灯演出実行フラグをONにする。これにより、上述のステップS301-27で、どの時短B示唆演出(消灯演出、赤点灯演出、青点灯演出)を実行す

50

るのかを判断することができる。そして、当該処理を終えると、演出制御基板タイマ割込処理のステップS302に処理を移行する。

【0452】

次に、本実施形態におけるパチンコ遊技機1が実行可能な各種演出の一例を以下に記載する。

【0453】

(先読み演出)

先読み演出とは、第1始動口21、または第2始動口22に遊技球が入球したタイミングで特別図柄変動開始時処理における特別図柄当たり判定処理に先立って事前判定処理（図15、図16の入賞時判定処理）を行い、事前判定処理の判定結果に基づいて実行される演出のことである。先読み演出を搭載しない場合は、例えば、第1始動口21に遊技球が入球した場合に、判定情報（乱数値）を取得して記憶した後、特別図柄変動開始時処理で特別図柄当たり判定処理が行われるので、「第4記憶領域」に判定情報（乱数値）が記憶されたとしても、「当該変動記憶領域」に判定情報（乱数値）が移されるまでは、当たりかどうかは判定されない。従って、仮に「当たり」の判定情報（乱数値）を取得していたとしても、「当該変動記憶領域」に判定情報（乱数値）が移されるよりも前の段階で、当たりへの期待感を高める演出等を実行することができない。しかしながら、先読み演出を搭載すれば、例えば、「事前判定処理（入賞時判定処理）」を行い、「当たり」か「ハズレ」を判定した上で、「当該変動記憶領域」に判定情報（乱数値）が移されるまでの複数変動（当該変動記憶領域に移された変動を含む）にわたって連続した演出を実行することができるので、「当該変動記憶領域」に判定情報（乱数値）が移されるよりも前の段階から「当たり」への期待感を高めることができるようになる。

【0454】

上記先読み演出の具体例としては、「保留先読み演出」が挙げられる。「保留先読み演出」とは、主に、当該変動アイコン表示領域26oに表示する当該変動アイコン、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球画像表示領域26jに表示する保留アイコン、第2始動口第1保留球画像表示領域26k～第2始動口第4保留球画像表示領域26nに表示する保留アイコンを用いた演出である。例えば、上述の「第3記憶領域」まで判定情報（乱数値）が記憶されているときに、第1始動口21に遊技球が入球した場合、「第4記憶領域」に判定情報（乱数値）を記憶した後に事前判定処理を行う。そして、事前判定処理の判定結果に基づいて、保留先読み演出を行うと判定された場合は、第1始動口第4保留球画像表示領域26jに、デフォルトである通常色（白色）の保留アイコン（通常アイコン）とは異なる先読み保留アイコンを表示する。先読み保留アイコンとしては、例えば、「青」、「黄」、「緑」、「赤」、「虹」といった複数種類、複数段階の表示が可能であり、事前判定処理の判定結果が「当たり」の場合は、「青」、「黄」、「緑」、「赤」、「虹」のいずれかが表示可能であり、事前判定処理の判定結果が「ハズレ」の場合は、「青」、「黄」、「緑」、「赤」のいずれかが表示可能になっている。そして、「当たり」の場合にのみ「虹」、を選択可能として、また、「当たり」の場合は、「赤」を選択し易くして、「ハズレ」の場合は、「青」を選択し易くして、「赤」の当たりへの期待度を高めている。なお、当たりへの期待度の関係は、当たりへの期待度の高い順から、虹>赤>緑>黄>青>通常となっている。以下において、このような演出を「保留変化演出」ということがある。

【0455】

また、上記先読み演出の別の演出の具体例としては、「入賞時フラッシュ演出」が挙げられる。「入賞時フラッシュ演出」とは、始動口へ遊技球が入球したときに、下部スピーカ10に設けられたスピーカランプ10aが発光し、当該入球に係る図柄変動ゲームが開始するまで、または当該入球に係る図柄変動ゲームの実行中まで、または当該入球に係る図柄変動ゲームの終了時まで継続して発光することで、当たりに対する期待度を向上させる演出である。例えば、上述の「第3記憶領域」まで判定情報（乱数値）が記憶されているときに、第1始動口21に遊技球が入球した場合、「第4記憶領域」に判定情報（乱数

10

20

30

40

50

値)を記憶した後に事前判定処理を行う。そして、事前判定処理の判定結果に基づいて、入賞時フラッシュ演出を行うと判定された場合は、スピーカランプ10aを発光させるシナリオ(発光色が定められたシナリオ)を選択して、当該選択したシナリオに基づいてスピーカランプ10aを発光させる。

スピーカランプ10aの発光色としては、例えば、当たりへの期待度の高い順から、赤>緑>青となっており、上述した保留先読み演出と同様に、図柄変動ゲーム毎に当たりへの期待度の高い色に変化させることも可能である。また、それぞれの色に応じた入賞音を出力することも可能である。

【0456】

また、上記先読み演出の別の演出の具体例としては、「ゾーン演出」が挙げられる。「ゾーン演出」とは、主に画像表示装置26を用いた演出である。例えば、上述の「第3記憶領域」まで判定情報(乱数値)が記憶されているときに、第1始動口21に遊技球が入球した場合、「第4記憶領域」に判定情報(乱数値)を記憶した後に事前判定処理を行う。そして、事前判定処理の判定結果に基づいて、ゾーン演出を行うと判定された場合は、例えば、次の図柄変動ゲームにおいて、画像表示装置26において、「特殊図柄が揃えば〇〇ゾーン突入!」などと、突入を煽る演出を行った後、特殊図柄を揃えて「〇〇ゾーン」に突入させて、上述の「第4記憶領域」に記憶した判定情報(乱数値)が「当該変動記憶領域」に移された変動まで、「〇〇ゾーン」演出を実行する。この「〇〇ゾーン」演出の実行中は、画像表示装置26において、「〇〇ゾーン中」などといったテロップを表示する。そして、「ゾーン演出」は、事前判定処理において、「当たり」と判定された場合に実行され易く、「ハズレ」と判定された場合に実行され難くなっているため、実行された場合は、当たり遊技が付与されることに大きな期待を持たせることができる。

【0457】

また、上記先読み演出の別の演出の具体例としては、「チャンス目連続予告」が挙げられる。「チャンス目連続予告」とは、主に画像表示装置26に表示される左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26cを用いた演出である。例えば、上述の「第3記憶領域」まで判定情報(乱数値)が記憶されているときに、第1始動口21に遊技球が入球した場合、「第4記憶領域」に判定情報(乱数値)を記憶した後に事前判定処理を行う。そして、事前判定処理の判定結果に基づいて、チャンス目連続演出を行うと判定された場合は、例えば、「第1記憶領域」に記憶された判定情報(乱数値)に対応する図柄変動ゲームの確定表示と、「第2記憶領域」に記憶された判定情報(乱数値)に対応する図柄変動ゲームの確定表示と、「第3記憶領域」に記憶された判定情報(乱数値)に対応する図柄変動ゲームの確定表示と、において、同色の装飾図柄画像の組み合わせを停止させる。例えば、装飾図柄画像は、「333」と、「777」とが赤色で構成されており、「111」と、「555」とが緑色で構成されており、「222」と、「444」と、「666」と、「888」とが青色で構成されていて、「337」や「773」といった赤色のみでの組み合わせや、「115」や「551」といった緑色のみでの組み合わせや、「246」や「628」といった青色のみでの組み合わせを複数変動にわたって確定表示することで、その後の図柄変動ゲームにおいて当たりが付与されるのではないかという期待感を抱かせる演出となっている。なお、当たりの場合は、赤色のみでの組み合わせを選択し易く、ハズレの場合は、青色のみでの組み合わせを選択し易くしており、赤色のみの組み合わせが確定表示された場合の当たりへの期待度を高めている。

【0458】

(擬似連予告)

擬似連予告とは、主に画像表示装置26に表示される左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26cや、擬似連専用図柄を用いた演出であって、「1変動の遊技」において、装飾図柄の仮停止表示を繰り返し行うことで、あたかも複数回変動が行われているように見せる演出である。例えば、図8に示すように、擬似連は、2回、3回、4回にわたり実行可能であり、回数が増えるほど、当たりへの期待度が高くなっている(本実施形態では、4回は当たり確定)。具体的な演出内容としては、例えば、左装

飾図柄画像 26 a として「5」を仮停止表示して、右装飾図柄画像 26 c として「6」を仮停止表示して、中装飾図柄画像 26 b として「擬似連専用図柄（例えば、「NEXT」）」を仮停止表示して、再度、全ての装飾図柄画像を変動表示させ（この時点で、擬似連 2 回）、再度、左装飾図柄画像 26 a として「5」を仮停止表示して、右装飾図柄画像 26 c として「6」を仮停止表示して、中装飾図柄画像 26 b として「擬似連専用図柄（例えば、「NEXT」）」を仮停止表示して、再度、全ての装飾図柄画像を変動表示させる（この時点で、擬似連 3 回。以降、擬似連 4 回も同じ）、といった演出内容になっており、例えば、2 回目の仮停止表示において、左装飾図柄画像 26 a として「5」が仮停止表示され、右装飾図柄画像 26 c として「5」が仮停止表示された場合は、擬似連 2 回となり、2 回目の仮停止表示において、左装飾図柄画像 26 a として「5」が仮停止表示され、右装飾図柄画像 26 c として「6」が仮停止表示された場合は、擬似連 3 回となる（以降、擬似連 4 回も同じ）。また、一旦、リーチとなった後に、中装飾図柄画像 26 b として「擬似連専用図柄（例えば、「NEXT」）」を仮停止表示する、いわゆる「リーチ後擬似連」や、例えば、1 回目の仮停止表示の後の変動開始時に、中装飾図柄画像 26 b に、「擬似連専用図柄（例えば、「NEXT」）」が仮停止表示されることを予告（図柄停止予告）して、その時点で擬似連 3 回以上が確定するような演出も実行可能である。

【0459】

（アイコン毎の入賞音、変化音、始動口発光装置（色）の関係について）

図 30 は、アイコン毎の入賞音、変化音、始動口発光装置（色）の関係を示す図である。図中、決定時とは、上述した「アイコン変化演出決定処理」時が対応し、更新時とは、上述した「アイコン変化演出更新処理」時が対応する。なお、入賞音、変化音は、第 1 始動口 21 へ入球したときと、第 2 始動口 22 へ入球したときとで共通である。

【0460】

デフォルトである「通常アイコン」を表示する場合、始動口への入球時の入賞音として、「ピロン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

なお、変化シナリオにおいて、例えば、青色アイコンから通常アイコンに変化することはないので、更新時の欄は「－」となっている。

また、「通常アイコン」を表示する場合、始動口発光装置 21 a の発光色は白となっている。

【0461】

「青色アイコン」を表示する場合、始動口への入球時の入賞音として、「ポロン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

また、通常アイコンから青色アイコンに変化する場合は、更新時の変化音として、「ポロン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

また、「青色アイコン」を表示する場合、始動口発光装置 21 a の発光色は青となっている。

【0462】

「黄色アイコン」を表示する場合、始動口への入球時の入賞音として、「キーン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

また、通常アイコンから黄色アイコンに変化する場合や、青色アイコンから黄色アイコンに変化する場合は、更新時の変化音として、「キーン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

また、「黄色アイコン」を表示する場合、始動口発光装置 21 a の発光色は黄となっている。

【0463】

「緑色アイコン」を表示する場合、始動口への入球時の入賞音として、「カーン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

また、通常アイコンから緑色アイコンに変化する場合や、青色アイコンから緑色アイコンに変化する場合や、黄色アイコンから緑色アイコンに変化する場合は、更新時の変化音として、「カーン♪」という音をスピーカ 10 より出力する。

また、「緑色アイコン」を表示する場合、始動口発光装置 2 1 a の発光色は緑となっている。

【0 4 6 4】

「赤色アイコン」を表示する場合、始動口への入球時の入賞音として、「ジャキーン♪」という音をスピーカ 1 0 より出力する。

また、通常アイコンから赤色アイコンに変化する場合や、青色アイコンから赤色アイコンに変化する場合や、黄色アイコンから赤色アイコンに変化する場合や、緑色アイコンから赤色アイコンに変化する場合は、更新時の変化音として、「ジャキーン♪」という音をスピーカ 1 0 より出力する。

また、「赤色アイコン」を表示する場合、始動口発光装置 2 1 a の発光色は赤となっている。

【0 4 6 5】

「虹色アイコン」を表示する場合、始動口への入球時の入賞音として、「キューーン♪」という音をスピーカ 1 0 より出力する。

また、通常アイコンから虹色アイコンに変化する場合や、青色アイコンから虹色アイコンに変化する場合や、黄色アイコンから虹色アイコンに変化する場合や、緑色アイコンから虹色アイコンに変化する場合や、赤色アイコンから虹色アイコンに変化する場合は、更新時の変化音として、「キューーン♪」という音をスピーカ 1 0 より出力する。

また、「虹色アイコン」を表示する場合、始動口発光装置 2 1 a の発光色は虹となっている。

【0 4 6 6】

なお、本実施形態において、アイコン（当該変動アイコン、保留アイコン）は、スーパーリーチの実行中は、スーパーリーチの演出を表示領域の略全域を用いて実行するため、非表示となる。

このように、スーパーリーチの実行中にアイコンを非表示としても（例えば、赤色アイコンが表示されていた場合、非表示にしても）、始動口発光装置 2 1 a は、非表示となったアイコンに対応する色（赤）で視認可能に発光するため、アイコンが何色に変化していたかを始動口発光装置 2 1 a より認識することができる。

【0 4 6 7】

また、アイコン毎に、対応する入賞音や変化音が定められているので、アイコンが変化したこと（何色に変化したか等）を遊技者に気付かせ易くすることができる。

【0 4 6 8】

なお、スーパーリーチの実行中は、アイコン（当該変動アイコン、保留アイコン）を表示してもよいし、当該変動アイコンのみ表示するようにしてもよい。

【0 4 6 9】

また、始動口発光装置 2 1 a の発光は、例えば、図柄変動ゲームの終了（確定表示）とともに消灯させればよい。また、当該変動アイコンの消去と始動口発光装置 2 1 a の消灯とは異なるタイミングでもよいし（例えば、消去の方が消灯よりも早い、または消灯よりも消去の方が早い）、同じタイミングでもよい。

【0 4 7 0】

（画像・音 CPU 2 0 4 によって行われる制御処理について）

次に、図 3 1 ～図 3 4 を用いて、画像・音 CPU 2 0 4 によって行われる制御処理について説明を行う。図 3 1 ～図 3 3 は、画像・音 CPU 2 0 4 によって行われる画像・音制御部メイン処理であり、図 3 4 は、画像・音制御部メイン処理に定期的に（3 3 m s 毎に）割り込んで実施される画像・音制御部タイマ割り込処理である。

【0 4 7 1】

（ステップ S 4 0 0 - 1）

ステップ S 4 0 0 - 1 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、音量値・光量値関連サブコマンドを受信したかを判定する。すなわち、演出制御部 2 0 0 a より音量値・光量値関連サブコマンドを受信しているかを判定する。なお、各種サブコマンドは、図 3 4 の画像・

10

20

30

40

50

音制御部タイマ割込処理にて受信する。そして、音量値・光量値関連サブコマンドを受信した場合は、ステップS400-2に処理を移行し、音量値・光量値関連サブコマンドを受信していない場合は、ステップS400-3に処理を移行する。

【0472】

(ステップS400-2)

ステップS400-2において、画像・音CPU204は、図32で示す音量値・光量値関連サブコマンド受信時処理を行う。なお、当該処理は、後で図32を用いて詳述する。そして、音量値・光量値関連サブコマンド受信時処理を終了すると、ステップS400-3に処理を移行する。

【0473】

(ステップS400-3)

ステップS400-3において、画像・音CPU204は、電源関連サブコマンドを受信したかを判定する。そして、電源関連サブコマンドを受信した場合は、ステップS400-4に処理を移行し、電源関連サブコマンドを受信していない場合は、ステップS400-5に処理を移行する。

【0474】

(ステップS400-4)

ステップS400-4において、画像・音CPU204は、電源投入コマンドに係る電源関連サブコマンドを受信した場合は、電源投入に係る画像・音設定処理を行い、電源復旧コマンドに係る電源関連サブコマンドを受信した場合は、電源復旧に係る画像・音設定処理を行う。なお、電源復旧に係る画像・音設定処理が行われることで実行される表示および音による報知態様の一例については、後で図39等を用いて詳述する。そして、電源投入or電源復旧における画像・音設定処理を終了すると、ステップS400-5に処理を移行する。

【0475】

(ステップS400-5)

ステップS400-5において、画像・音CPU204は、遊技状態関連サブコマンドを受信したかを判定する。そして、遊技状態関連サブコマンドを受信した場合は、ステップS400-6に処理を移行し、遊技状態関連サブコマンドを受信していない場合は、ステップS400-8に処理を移行する。

【0476】

(ステップS400-6)

ステップS400-6において、画像・音CPU204は、例えば、図示しないRAMの所定領域（遊技状態管理用領域）において、受信した遊技状態関連サブコマンドに対応する遊技状態に更新する。具体的には、受信した遊技状態関連サブコマンドが通常遊技状態を示すものであれば、RAMの所定領域の値を「0」として、受信した遊技状態関連サブコマンドが時短遊技状態Aを示すものであれば、RAMの所定領域の値を「1」として、受信した遊技状態関連サブコマンドが確変遊技状態を示すものであれば、RAMの所定領域の値を「2」として、受信した遊技状態関連サブコマンドが時短遊技状態Bを示すものであれば、RAMの所定領域の値を「3」とする。そして、遊技状態を更新すると、ステップS400-7に処理を移行する。

【0477】

(ステップS400-7)

ステップS400-7において、画像・音CPU204は、更新後の遊技状態に対応する画像・音設定処理を行う。例えば、ステップS400-6で通常遊技状態に更新した場合は、ステップS400-7の処理によって通常遊技状態に対応する表示および音（BGM等）の出力が行われることになる。そして、更新後の遊技状態に対応する画像・音設定処理を終了すると、ステップS400-8に処理を移行する。

【0478】

(ステップS400-8)

ステップ S 4 0 0 - 8 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、始動口関連サブコマンドを受信したかを判定する。そして、始動口関連サブコマンドを受信した場合は、ステップ S 4 0 0 - 9 に処理を移行し、始動口関連サブコマンドを受信していない場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 0 に処理を移行する。

【 0 4 7 9 】

(ステップ S 4 0 0 - 9)

ステップ S 4 0 0 - 9 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、図 3 3 で示す始動口関連サブコマンド受信時処理を行う。なお、当該処理は、後で図 3 3 を用いて詳述する。そして、始動口関連サブコマンド受信時処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 1 0 に処理を移行する。

【 0 4 8 0 】

(ステップ S 4 0 0 - 1 0)

ステップ S 4 0 0 - 1 0 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、ゲート通過サブコマンドを受信したかを判定する。そして、ゲート通過サブコマンドを受信した場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 1 に処理を移行し、ゲート通過サブコマンドを受信していない場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 3 に処理を移行する。

【 0 4 8 1 】

(ステップ S 4 0 0 - 1 1)

ステップ S 4 0 0 - 1 1 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、遊技状態が通常遊技状態であるかを判定する。具体的には、ステップ S 4 0 0 - 6 で述べた RAM の所定領域の値を参照して、値が「0」であるかを判定する。そして、値が「0」である場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 2 に処理を移行し、値が「0」ではない場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 3 に処理を移行する。

【 0 4 8 2 】

(ステップ S 4 0 0 - 1 2)

ステップ S 4 0 0 - 1 2 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、左打ちに対応する画像・音設定処理を行う。すなわち、通常遊技状態であるにも関わらず、右打ちが行われていると判定し、左打ちを行うように促す報知を行うための設定処理を行う。なお、左打ちに対応する画像・音設定処理が行われることで実行される表示および音による報知態様の一例については、後で図 3 8 等を用いて詳述する。そして、左打ちに対応する画像・音設定処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 1 3 に処理を移行する。

【 0 4 8 3 】

(ステップ S 4 0 0 - 1 3)

ステップ S 4 0 0 - 1 3 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、エラー関連サブコマンドを受信したかを判定する。そして、エラー関連サブコマンドを受信した場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 4 に処理を移行し、エラー関連サブコマンドを受信していない場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 5 に処理を移行する。

【 0 4 8 4 】

(ステップ S 4 0 0 - 1 4)

ステップ S 4 0 0 - 1 4 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、エラー内容に対応する画像・音設定処理を行う。なお、エラー内容に対応する画像・音設定処理が行われることで実行される表示および音による報知態様の一例については、後で図 5 0 等を用いて詳述する。そして、エラー内容に対応する画像・音設定処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 1 5 に処理を移行する。

【 0 4 8 5 】

(ステップ S 4 0 0 - 1 5)

ステップ S 4 0 0 - 1 5 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、他のサブコマンドに対応する画像・音設定処理を行う。そして、他のサブコマンドに対応する画像・音設定処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 1 6 に処理を移行する。

【 0 4 8 6 】

10

20

30

40

50

(ステップ S 4 0 0 - 1 6)

ステップ S 4 0 0 - 1 6 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、画像・音制御部 2 0 0 b に設けられた図示しないフラグ管理領域において、フレーム切替フラグが ON であるかを判定する。フレーム切替フラグとは、図 3 4 の画像・音制御部タイマ割込処理にて ON となるため、3 3 m s 毎に ON となる。すなわち、画像表示装置 2 6 においては、3 3 m s 毎に 1 フレームの画像が表示されることになる。なお、フレーム切替フラグを管理する管理領域は、専用の RAM を設けてもよいし、VRAM 2 0 7 を用いてもよい。そして、フレーム切替フラグが ON である場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 7 に処理を移行し、フレーム切替フラグが ON ではない場合は、ステップ S 4 0 0 - 1 に処理を移行する。

【0 4 8 7】

(ステップ S 4 0 0 - 1 7)

ステップ S 4 0 0 - 1 7 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、フレーム切替フラグを OFF にする処理を行う。そして、フレーム切替フラグを OFF にすると、ステップ S 4 0 0 - 1 8 に処理を移行する。

【0 4 8 8】

(ステップ S 4 0 0 - 1 8)

ステップ S 4 0 0 - 1 8 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、画像生成処理を行う。具体的には、各画像・音設定処理で設定された内容に基づく 1 フレームあたりの画像情報を生成する。これにより、1 フレームにおける画像が生成されることになる。なお、画像生成の概念については、後で図 3 7 において触れることとする。そして、画像生成処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 1 9 に処理を移行する。

【0 4 8 9】

(ステップ S 4 0 0 - 1 9)

ステップ S 4 0 0 - 1 9 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、音生成処理を行う。具体的には、各画像・音設定処理で設定された内容に基づく 1 フレームあたりの音情報を生成する。これにより、1 フレームにおける音が生成されることになる。そして、音生成処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 2 0 に処理を移行する。

【0 4 9 0】

(ステップ S 4 0 0 - 2 0)

ステップ S 4 0 0 - 2 0 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、生成した 1 フレームにおける画像および音を出力する処理を行う。これにより、生成した 1 フレームにおける画像が画像表示装置 2 6 に表示され、生成した 1 フレームにおける音がスピーカ 1 0 より出力されることになる。そして、出力処理を終え、ステップ S 4 0 0 - 1 に処理を移行する。

【0 4 9 1】

(音量値・光量値関連サブコマンド受信時処理について)

図 3 2 は、画像・音 CPU 2 0 4 により行われる音量値・光量値関連サブコマンド受信時処理を示すフローチャート（画像・音制御部メイン処理のステップ S 4 0 0 - 2 のサブルーチン）である。

【0 4 9 2】

(ステップ S 4 0 0 - 2 - 1)

ステップ S 4 0 0 - 2 - 1 において、画像・音 CPU 2 0 4 は、レベルゲージ画像を表示中かを判定する。レベルゲージ画像とは、上述したとおり、光量や音量の調整度合いを示す画像であって、後で図 4 1 等でも触れることとする。そして、レベルゲージ画像を表示中である場合は、ステップ S 4 0 0 - 2 - 2 に処理を移行し、レベルゲージ画像を表示中ではない場合は、ステップ S 4 0 0 - 2 - 4 に処理を移行する。

【0 4 9 3】

なお、光量の調整度合いを示すレベルゲージ画像や、音量の調整度合いを示すレベルゲージ画像は、後述のステップ S 4 0 0 - 2 - 4 の処理が行われることで表示開始される。そして、その後、光量や音量の調整操作が行われなくても、所定時間（例えば、1 0 秒）

10

20

30

40

50

にわたり継続して表示されるようになっている。一方、光量や音量の調整操作が行われると、後述のステップ S 4 0 0 - 2 - 3 の処理が行われることで調整度合いに応じたレベルゲージ画像に切り替わるようになっている（図 4 1 参照）。

【 0 4 9 4 】

（ステップ S 4 0 0 - 2 - 2）

ステップ S 4 0 0 - 2 - 2 において、画像・音 C P U 2 0 4 は、受信した音量値・光量値関連サブコマンドの内容に応じた更新処理を行う。例えば、光量値変更（増加）サブコマンドを受信した場合は、光量値を 1 段階増加させ、光量値変更（減少）サブコマンドを受信した場合は、光量値を 1 段階減少させ、更新後の値を図示しない R A M の所定領域（音量値、光量値を管理する領域）に格納する。また、音量値変更（増加）サブコマンドを受信した場合は、音量値を 1 段階増加させ、音量値変更（減少）サブコマンドを受信した場合は、音量値を 1 段階減少させ、更新後の値を図示しない R A M の所定領域（音量値、光量値を管理する領域）に格納する。そして、更新処理を終了すると、ステップ S 4 0 0 - 2 - 3 に処理を移行する。

【 0 4 9 5 】

（ステップ S 4 0 0 - 2 - 3）

ステップ S 4 0 0 - 2 - 3 において、画像・音 C P U 2 0 4 は、更新後の値に対応する画像・音設定処理を行う。例えば、現在の音量値が 3 で、音量値変更（減少）サブコマンドを受信した場合は、音量値 2 に対応するレベルゲージ画像、および音量値 2 に対応する調整音を設定する（図 4 1 参照）。そして、更新後の値に対応する画像・音設定処理を終了すると、画像・音制御部メイン処理のステップ S 4 0 0 - 3 に処理を移行する。

【 0 4 9 6 】

（ステップ S 4 0 0 - 2 - 4）

ステップ S 4 0 0 - 2 - 4 において、画像・音 C P U 2 0 4 は、現在の値に対応する画像・音設定処理を行う。例えば、現在の音量値が 3 であれば、音量値 3 に対応するレベルゲージ画像、および音量値 3 に対応する調整音を設定する。そして、更新後の値に対応する画像・音設定処理を終了すると、画像・音制御部メイン処理のステップ S 4 0 0 - 3 に処理を移行する。

【 0 4 9 7 】

以上の図 3 2 の処理であると、音量値・光量値関連サブコマンドを受信しても、レベルゲージ画像が表示されていなければ、まず、ステップ S 4 0 0 - 2 - 4 の処理で、現在の値に対応するレベルゲージ画像を表示する（例えば、初回操作が相当する）。

一方、レベルゲージ画像が表示されていれば、ステップ S 4 0 0 - 2 - 2 で値を更新し、ステップ S 4 0 0 - 2 - 3 で更新後の値に対応するレベルゲージ画像を表示する（例えば、初回操作から連続的に行われる 2 回目の操作が相当する）。

すなわち、初回操作で現在の値に対応するレベルゲージ画像を表示し、連続的に行われる 2 回目の操作で値（光量値、音量値）を変更できるようにしている。

このように構成することで、遊技中に偶発的に十字キーボタン 1 6 に触れてしまったことで、意に反して光量値、音量値が変更されてしまうことを防止できる。

なお、初回操作で光量値、音量値が変更されるようにしても勿論よい。

【 0 4 9 8 】

（始動口関連サブコマンド受信時処理について）

図 3 3 は、画像・音 C P U 2 0 4 により行われる始動口関連サブコマンド受信時処理を示すフローチャート（画像・音制御部メイン処理のステップ S 4 0 0 - 9 のサブルーチン）である。

【 0 4 9 9 】

（ステップ S 4 0 0 - 9 - 1）

ステップ S 4 0 0 - 9 - 1 において、画像・音 C P U 2 0 4 は、画像・音制御部 2 0 0 b に設けられた図示しない保留数カウンタを更新する処理を行う。すなわち、画像・音制御部 2 0 0 b においても、演出制御部 2 0 0 a より送信される始動口関連サブコマンドに

10

20

30

40

50

よって、メインRAM103の判定情報記憶領域（保留記憶領域）の記憶状況を認識することができる。すなわち、画像・音制御部200bに設けられた保留数カウンタにおいても、当該変動記憶領域のみ記憶されている「0」、第1記憶領域まで記憶されている「1」、第2記憶領域まで記憶されている「2」、第3記憶領域まで記憶されている「3」、第4記憶領域まで記憶されている「4」といった認識が可能である。なお、保留数カウンタは、専用のRAMを設けてもよいし、VRAM207を用いてもよい。そして、保留数カウンタを更新すると、ステップS400-9-2に処理を移行する。

【0500】

（ステップS400-9-2）

ステップS400-9-2において、画像・音CPU204は、更新後の保留数カウンタ値に対応する画像・音（入賞音）設定処理を行う。例えば、第1始動口21の保留数カウンタ値が3で、第1始動口入賞コマンドに係る始動口関連サブコマンド（保留先読み演出なし）を受信した場合は、当該処理において、図31で述べた通常アイコンが表示されるように設定し、「ピロン♪」という入賞音が出力されるように設定する。そして、更新後の保留数カウンタ値に対応する画像・音設定処理を終了すると、ステップS400-9-3に処理を移行する。

【0501】

（ステップS400-9-3）

ステップS400-9-3において、画像・音CPU204は、遊技状態が通常遊技状態ではなく、且つ、第1始動口入賞コマンドに係る始動口関連サブコマンドを受信したかを判定する。具体的には、画像・音CPU204は、ステップS400-6で述べた図示しないRAMの所定領域（遊技状態管理用領域）を参照して、「0」以外の値が格納されているかを判定する。そして、「0」以外の値が格納されている場合は、さらに、第1始動口入賞コマンドに係る始動口関連サブコマンドを受信したかを判定する。そして、何れをも満たす場合は、ステップS400-9-4に処理を移行し、何れをも満たさない場合は、画像・音制御部メイン処理のステップS400-10に処理を移行する。

【0502】

（ステップS400-9-4）

ステップS400-9-4において、画像・音CPU204は、右打ちに対応する画像・音設定処理を行う。すなわち、時短遊技状態（A、B）や確変遊技状態であるにも関わらず、左打ちが行われていると判定し、右打ちを行うように促す報知を行うための設定処理を行う。なお、右打ちに対応する画像・音設定処理が行われることで実行される表示および音による報知態様の一例については、後で図40等を用いて詳述する。そして、右打ちに対応する画像・音設定処理を終了すると、画像・音制御部メイン処理のステップS400-10に処理を移行する。

【0503】

（画像・音制御部タイマ割込処理について）

図34は、画像・音CPU204において行われる画像・音制御部タイマ割込処理を示すフローチャートである。当該処理は、上述の画像・音制御部メイン処理に定期的（例えば、33ms毎）に割り込んで実行される処理である。

【0504】

（ステップS500）

ステップS500において、画像・音CPU204は、各種サブコマンドを受信する処理を行う。すなわち、演出制御部200aより各種サブコマンドを受信する処理を行う。そして、各種サブコマンドを受信すると、ステップS501に処理を移行する。

【0505】

（ステップS501）

ステップS501において、画像・音CPU204は、フレームカウンタ等を更新する処理を行う。そして、フレームカウンタ等を更新すると、ステップS502に処理を移行する。

【0506】

(ステップS502)

ステップS502において、画像・音CPU204は、フレーム切替フラグをONにする。そして、フレーム切替フラグをONにすると、画像・音制御部タイマ割込処理を終了する。

【0507】

(発光駆動CPU208によって行われる制御処理について)

次に、図35、図36を用いて、発光駆動CPU208によって行われる制御処理について説明を行う。図35は、発光駆動CPU208によって行われる発光駆動制御部メイン処理であり、図36は、発光駆動制御部メイン処理に定期的に(33ms毎に)割り込んで実施される発光駆動制御部タイマ割込処理である。

10

【0508】

(ステップS600-1)

ステップS600-1において、発光駆動CPU208は、各種サブコマンドを受信したかを判定する。すなわち、演出制御部200aよりいずれかのサブコマンドを受信しているかを判定する。なお、各種サブコマンドは、図36の発光駆動制御部タイマ割込処理にて受信する。そして、各種サブコマンドを受信した場合は、ステップS600-2に処理を移行し、各種サブコマンドを受信していない場合は、ステップS600-5に処理を移行する。

【0509】

(ステップS600-2)

ステップS600-2において、発光駆動CPU208は、発光・駆動設定処理を行う。具体的には、受信したサブコマンドに対応する発光装置9等の発光パターンの設定、および可動体28の駆動パターンの設定を行う。なお、サブコマンドに対応する発光装置9等の発光パターンを設定すると、後述のステップS600-7にて設定した発光パターンにて発光制御され、サブコマンドに対応する可動体28の駆動パターンを設定すると、後述のステップS600-8にて設定した駆動パターンにて駆動制御される。そして、発光・駆動設定処理を終えると、ステップS600-3に処理を移行する。

20

【0510】

(ステップS600-3)

ステップS600-3において、発光駆動CPU208は、始動口関連サブコマンドを受信したかを判定する。そして、始動口関連サブコマンドを受信した場合は、ステップS600-4に処理を移行し、始動口関連サブコマンドを受信していない場合は、ステップS600-5に処理を移行する。

30

【0511】

(ステップS600-4)

ステップS600-4において、発光駆動CPU208は、発光駆動制御部200cに設けられた図示しない保留数カウンタを更新する処理を行う。すなわち、発光駆動制御部200cにおいても、演出制御部200aより送信される始動口関連サブコマンドによって、メインRAM103の判定情報記憶領域(保留記憶領域)の記憶状況を認識することができる。すなわち、発光駆動制御部200cに設けられた保留数カウンタにおいても、当該変動記憶領域のみ記憶されている「0」、第1記憶領域まで記憶されている「1」、第2記憶領域まで記憶されている「2」、第3記憶領域まで記憶されている「3」、第4記憶領域まで記憶されている「4」といった認識が可能である。なお、保留数カウンタは、専用のRAMを設けてもよいし、発光駆動RAM210を用いてもよい。そして、保留数カウンタを更新すると、ステップS600-5に処理を移行する。

40

【0512】

(ステップS600-5)

ステップS600-5において、発光駆動CPU208は、発光駆動制御部200cに設けられた図示しないフラグ管理領域において、フレーム切替フラグがONであるかを判

50

定する。フレーム切替フラグとは、図 3 6 の発光駆動制御部タイマ割込処理にて ON となるため、33ms 毎に ON となる。これにより、例えば、サブ保留表示器においては、33ms 毎に表示更新が行われることになる。なお、フレーム切替フラグを管理する管理領域は、専用の RAM を設けてもよいし、発光駆動 RAM 210 を用いてもよい。そして、フレーム切替フラグが ON である場合は、ステップ S 600-6 に処理を移行し、フレーム切替フラグが ON ではない場合は、ステップ S 600-1 に処理を移行する。

【0513】

(ステップ S 600-6)

ステップ S 600-6 において、発光駆動 CPU 208 は、フレーム切替フラグを OFF にする処理を行う。そして、フレーム切替フラグを OFF にすると、ステップ S 600-7 に処理を移行する。

10

【0514】

(ステップ S 600-7)

ステップ S 600-7 において、発光駆動 CPU 208 は、発光制御処理を行う。具体的には、ステップ S 600-2 で設定された発光パターンに基づいて、発光装置 9 等を発光させる。そして、発光制御処理を終了すると、ステップ S 600-8 に処理を移行する。

【0515】

(ステップ S 600-8)

ステップ S 600-8 において、発光駆動 CPU 208 は、駆動制御処理を行う。具体的には、ステップ S 600-2 で可動体 28 の駆動パターンが設定されている場合は、可動体 28 の駆動制御を行う。そして、駆動制御処理を終了すると、ステップ S 600-1 に処理を移行する。

20

【0516】

(発光駆動制御部タイマ割込処理について)

図 3 6 は、発光駆動 CPU 208 において行われる発光駆動制御部タイマ割込処理を示すフローチャートである。当該処理は、上述の発光駆動制御部メイン処理に定期的（例えば、33ms 毎）に割り込んで実行される処理である。

【0517】

(ステップ S 700)

ステップ S 700 において、発光駆動 CPU 208 は、各種サブコマンドを受信する処理を行う。すなわち、演出制御部 200a より各種サブコマンドを受信する処理を行う。そして、各種サブコマンドを受信すると、ステップ S 701 に処理を移行する。

30

【0518】

(ステップ S 701)

ステップ S 701 において、発光駆動 CPU 208 は、フレームカウンタ等を更新する処理を行う。そして、フレームカウンタ等を更新すると、ステップ S 702 に処理を移行する。

【0519】

(ステップ S 702)

ステップ S 702 において、発光駆動 CPU 208 は、フレーム切替フラグを ON にする。そして、フレーム切替フラグを ON にすると、発光駆動制御部タイマ割込処理を終了する。

40

【0520】

図 3 7 は、図 3 1 のステップ S 400-18 の画像生成処理を補足する概念図である。

画像生成処理においては、複数のレイヤを合成して 1 の表示フレームを生成している。

なお、図 3 7 で示すレイヤは一例に過ぎず、レイヤの数や表示内容等はこれに限られない。

【0521】

レイヤ 1 は、画面の最前面におけるレイヤであって、電源に関する情報やエラーに関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

50

電源に関する情報やエラーに関する情報の表示は、例えば、表示領域全体が黒色の表示で、そこに白字で「画面表示復帰中」といった表示や、白字で「電波エラー」といった表示が行なわれる。

よって、表示領域全体が黒色の表示となることから、当該レイヤに電源に関する情報やエラーに関する情報が表示される場合は、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ2～レイヤ7）の表示内容は（各レイヤに何かしらの表示がされていても）視認不能となる。

一方、当該レイヤに電源に関する情報やエラーに関する情報が表示されていない場合は、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ2～レイヤ7）の表示内容は視認可能となる。

なお、画像生成処理においては、例えば、レイヤ1に電源に関する情報やエラーに関する情報の表示がされているか否かに関わらず、レイヤ1～レイヤ7を合成して1の表示フレームを生成する。

例えば、VRAM207には、レイヤ1～レイヤ7のそれぞれに対応する描画領域（描画領域1～描画領域7）が設けられており、当該描画領域（描画領域1～描画領域7）にレイヤ1～レイヤ7が記憶されるようになっている。そして、記憶されたレイヤ1～レイヤ7を合成して1の表示フレームが生成される。

【0522】

なお、レイヤ1に表示するエラーに関する情報は、エラーの中でも重度のエラーが該当し、例えば、上述した磁気センサ27hの検出による磁気エラーや、電波センサ27iの検出による電波エラーが該当する。

一方、エラーの中でも軽度のエラーについては、例えば、レイヤ1よりも画面奥に位置するレイヤにて表示され、軽度エラーに関する情報が表示されている場合でも、そのレイヤよりも画面奥に位置するレイヤの表示内容は視認可能となる。つまり、軽度エラーに関する情報と、他の情報とが同時に表示されることを許容している。

なお、軽度のエラーとは、例えば、下受け皿5b内に遊技球が停留し、下受け皿5bから遊技球が排出されなかった場合に報知される「球抜きエラー（球を抜いてくださいという報知）」等が挙げられる。

このように、重度のエラーでは、他のレイヤの表示内容を視認不能として、軽度のエラーでは、他のレイヤの表示内容を視認可能とすることで、エラーの軽重を管理者に速やかに把握させることができる。

【0523】

レイヤ2は、レイヤ1よりも画面奥に位置するレイヤであって、保留に関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

保留に関する情報とは、図37に示すように、第1始動口保留個数画像26e、第2始動口保留個数画像26fに表示される数字保留、当該変動アイコン表示領域26oに表示される当該変動アイコン、第1始動口第1保留球画像表示領域26g～第1始動口第4保留球画像表示領域26j、第2始動口第1保留球画像表示領域26k～第2始動口第4保留球画像表示領域26nに表示される保留アイコンが挙げられる。

なお、レイヤ2は、保留に関する情報が表示（描画）されていても、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ3～レイヤ7）の表示内容は視認可能である。

【0524】

なお、上述した「客待ち中」である場合、当該変動アイコンおよび保留アイコンはレイヤ2に表示（描画）されない。

一方、「客待ち中」であっても、第1始動口保留個数画像26e、第2始動口保留個数画像26fに表示される数字保留は「0」という情報がレイヤ2に表示（描画）されるようになっている。これにより、実行可能な図柄変動ゲームが「0」であることを把握することができる。

【0525】

また、上述した「デモ演出中」である場合、当該変動アイコンおよび保留アイコン、お

10

20

30

40

50

よび数字保留のいずれもがレイヤ2に表示（描画）されないようになっている。これにより、デモ演出中に表示される機種名やメーカー名表示（メーカーロゴ）に注目させることができる。

なお、「デモ演出中」も上記「客待ち中」と同様の表示態様としてもよい。

【0526】

レイヤ3は、レイヤ2よりも画面奥に位置するレイヤであって、演出設定に関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

演出設定に関する情報とは、図37に示すように、スピーカのアイコンを示すスピーカアイコン画像26sp、音量の調整度合いを示すレベルゲージ画像（図37の例では、音量値レベル3を示している）や、ランプのアイコンを示すランプアイコン画像、光量の調整度合いを示すレベルゲージ画像（いずれも図示省略）が挙げられる。

なお、レイヤ3は、音量や光量の調整が行われていない場合は、何も表示されずに他のレイヤと合成されることになる。

また、レイヤ3は、演出設定に関する情報が表示（描画）されていても、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ4～レイヤ7）の表示内容は視認可能である。

【0527】

レイヤ4は、レイヤ3よりも画面奥に位置するレイヤであって、予告演出（上述した大当り予告演出）に関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

予告演出に関する情報とは、図37に示すように、例えば、稲妻を模した稲妻画像26yk（スーパーリーチへ発展する際に出現する予告）や、他の予告演出に対応する画像が挙げられる。

なお、レイヤ4は、予告演出が行われない場合は、何も表示されずに他のレイヤと合成されることになる。

また、レイヤ4は、予告演出に関する情報が表示（描画）されていても、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ5～レイヤ7）の表示内容は視認可能である。

【0528】

レイヤ5は、レイヤ4よりも画面奥に位置するレイヤであって、図柄に関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

図柄に関する情報とは、図37に示すように、左装飾図柄画像26a、中装飾図柄画像26b、右装飾図柄画像26c、第4図柄画像26dが挙げられる。

なお、レイヤ5は、図柄に関する情報が表示（描画）されていても、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ6～レイヤ7）の表示内容は視認可能である。

【0529】

レイヤ6は、レイヤ5よりも画面奥に位置するレイヤであって、状態に関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

状態に関する情報とは、図37に示すように、左打ちを行うことを促す左打ち画像26lhと、右打ちを行うことを促す右打ち画像26rhが挙げられる。

右打ち画像26rhが表示される場面は、時短遊技状態中、確変遊技状態中である。

左打ち画像26lhが表示される場面は、時短遊技状態から通常遊技状態に移行したときや、通常遊技状態で右打ちを行い、ゲート部材20に遊技球を通過させた場合である。

なお、レイヤ6は、通常遊技状態で左打ちが行われている場合は、何も表示されずに他のレイヤと合成されることになる。

また、レイヤ6は、状態に関する情報が表示（描画）されていても、当該レイヤよりも画面奥に位置するレイヤ（レイヤ7）の表示内容は視認可能である。

【0530】

レイヤ7は、レイヤ6よりも画面奥に位置するレイヤであって、背景に関する情報を表示（描画）するためのレイヤである。

背景に関する情報とは、図37に示すように、例えば、通常遊技状態を示す背景画像hkや、図示しない時短遊技状態を示す背景画像や、図示しない確変遊技状態を示す背景画像や、図示しない当たり状態を示す背景画像が挙げられる。

画像生成処理においては、以上のレイヤ１～レイヤ７を合成することで１フレームとして、図３８以降で示す表示画面が表示されることになる。

【０５３１】

（報知態様の第１の例を説明する図）

次に、図３８を用いて報知態様の第１の例を説明する。

【０５３２】

図３８は、通常遊技状態における図柄変動ゲームの実行中に、ゲート部材２０に遊技球が通過した場合（つまり、通常遊技状態において右打ちが行われた場合）を想定している。

具体的には、画像・音ＣＰＵ２０４は、タイミングＴ１でゲート通過サブコマンドを受信すると、レイヤ６において左打ち情報（左打ち画像２６ｌｈ）を描画する。また、左打ちを行うことを促す音声をスピーカ１０より出力する。

これにより、スピーカ１０より「左打ちしてください」という音声出力され、画像表示装置２６には、左打ち情報（左打ち画像２６ｌｈ）が表示されることになる。

なお、図３８においては、タイミングＴ１に至る前も、タイミングＴ１に至った後も、常にレイヤ１～レイヤ７を合成して表示している。

このようにして、通常遊技状態において右打ちが行われた場合、左打ちを行うことを促す報知が行われることになる。

【０５３３】

（報知態様の第２の例を説明する図）

次に、図３９を用いて報知態様の第２の例を説明する。

【０５３４】

図３９は、通常遊技状態における電源復旧中（電源復旧コマンドを受信した場合）に、ゲート部材２０に遊技球が通過した場合（つまり、通常遊技状態における電源復旧中において右打ちが行われた場合）を想定している。

具体的には、タイミングＴ１に至るまでは、電源がＯＦＦになっており、画像表示装置２６も斜線で示すようにＯＦＦ（非表示）になっている。

そして、タイミングＴ１において電源がＯＮになると、メインＣＰＵ１０１により復帰処理が開始され、画像表示装置２６において「画面表示復帰中」と表示される。

このとき、レイヤ１では、画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ６は未描画となっている。

そして、レイヤ１～レイヤ７が合成され、上記「画面表示復帰中」の表示が行なわれている。

【０５３５】

そして、タイミングＴ２において、画像・音ＣＰＵ２０４が、ゲート通過サブコマンドを受信している。この場合、図３７で述べたように、レイヤ６において左打ち情報（左打ち画像２６ｌｈ）を描画し、左打ちを行うことを促す音声をスピーカ１０より出力する。ただし、レイヤ１において引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、左打ち情報（左打ち画像２６ｌｈ）を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置２６に表示したときにレイヤ１の表示内容によって視認不能となっており、スピーカ１０による「左打ちしてください」という音声のみの報知が行われるようになっている。

【０５３６】

そして、タイミングＴ３において、復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置２６がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図柄停止コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

また、画像表示装置２６が復帰すると、左打ち情報（左打ち画像２６ｌｈ）が視認可能に表示されている。

このとき、レイヤ１は未描画であり何も表示（描画）されておらず、レイヤを合成して画像表示装置２６に表示したときにレイヤ２以降の表示内容を視認可能としている。そのため、左打ち情報（左打ち画像２６ｌｈ）が視認可能となっている。

10

20

30

40

50

【0537】

このように、通常遊技状態における電源復旧中に、ゲート部材20に遊技球が通過した場合、画像表示装置26においては画面表示復帰中のみを行い、左打ちを行うことを促す報知はスピーカ10のみで行うようにした。

これにより、例えば、管理者は画像表示装置26を視認することで、電源復旧時における画面表示復帰中であることを把握でき、遊技者はスピーカ10から左打ちを行うことを促す報知を聴取することで左打ち情報（左打ち画像26lh）が表示されていなくても、行うべき遊技（左打ちすること）を理解することができる。

また、タイミングT2で示すように、画面表示復帰中であって左打ち情報（左打ち画像26lh）が視認不能な状態であっても、レイヤ6において左打ち情報を描画するようにした。そして、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示するようにした。

10

これにより、電源復旧時であるか否かに関わらず、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示する、といった処理を一律に共通化することができる。例えば、ゲート通過サブコマンドを受信したが、電源復旧中であるからレイヤ6において左打ち情報を描画しない、といった電源復旧中の固有の処理を不要とすることができ、一律、ゲート通過サブコマンドを受信したらレイヤ6において左打ち情報を描画する、といった処理にすることができる。

【0538】

なお、タイミングT2においてスピーカ10から出力する「左打ちしてください」の音量値は、現在設定されている音量値に依存してもよいし、依存しなくてもよい。

現在設定されている音量値に依存しない場合は、最大の音量値で出力するようにしてもよい。

20

現在設定されている音量値に依存する場合は、遊技者の所望の音量値で左打ちを行うことを促す報知を聴取することができ、快適に遊技を進めることができる。

現在設定されている音量値に依存せず、例えば、最大の音量値で出力する場合は、左打ち情報が表示されていなくても左打ちを行うことを遊技者に確実に認識させることができる。

【0539】

なお、図39においては、タイミングT2において、スピーカ10による音声のみの報知を行うとしたが、これに限られない。例えば、併せて発光装置9を用いて左打ちを行うことを示唆してもよい。具体的には、タイミングT2において、発光装置9を高速点滅させることで左打ちを行うことを示唆してもよいし、発光装置9の左側のみを発光させて左打ちを行うことを示唆してもよい。

30

【0540】

なお、図39においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0541】

なお、図39においては、通常遊技状態における電源復旧中において右打ちが行われた場合を想定して記載したが、これに限られず、例えば、遊技領域7の右側で、且つゲート部材20の上方で遊技球が停留している事象（例えば、センター役物と遊技釘との間に遊技球が挟まって停留している事象）が発生していて、偶発的に通常遊技状態における電源復旧中に遊技球の停留が解消されゲート部材20を通過した、といったイレギュラーなケースを想定してもよい。

40

【0542】

なお、本実施形態においては、右打ち表示器29cは設けられているが、左打ち表示器は設けていないため、図39のケース（タイミングT2）では、視覚上、左打ちを行う状態にあることを確認できる術がない。

よって、上述した左打ち表示器を設けるようにして、タイミングT2で左打ち表示器を点灯させるようにしてもよい。

これにより、画像表示装置26で左打ち情報（左打ち画像26lh）が視認不能であっ

50

ても、別途左打ち表示器で左打ちを行う状態にあることを視認することができる。

【0543】

なお、図39の例で、ゲート部材20へ遊技球を通過させたことで行われる普通図柄当たり判定処理で普図当たりとなり、第2始動口22へ遊技球が入球した場合は、アイコン（当該変動アイコン、保留アイコン）は表示せずに第2始動口22へ遊技球を入球させたことによる図柄変動ゲームを実行する。これにより、アイコンが表示されていないにも関わらず図柄変動ゲームが実行されることになるので、遊技者に違和感を与えることができ、遊技者にとって最適な遊技が行われていないことを間接的に示唆することができる。

また、図39の例で、ゲート部材20へ遊技球を通過させたことで普通図柄当たり判定処理が行われる構成であるが、これに限らず、普通図柄当たり判定処理そのものを行わないようにしてもよいし、普通図柄当たり判定処理を行うが、「256／256」で普図ハズレとなるようにしてもよい。

【0544】

（報知態様の第2の例（別例）を説明する図）

次に、図40を用いて報知態様の第2の例（別例）を説明する。なお、図40においては、図39と共通する箇所の説明を省略し相違する箇所を重点的に説明する。

【0545】

図40は、図39の別例を示している。すなわち、図40は時短遊技状態A、B（確変遊技状態でも可）における電源復旧中に始動口関連サブコマンド（特に、第1始動口21へ遊技球が入球したことを示すサブコマンド）を受信した場合（つまり、時短遊技状態A、Bにおいて左打ちが行われた場合）を想定している。

具体的には、タイミングT1に至るまでは、電源がOFFになっており、画像表示装置26も斜線で示すようにOFF（非表示）になっており、右打ちランプ（右打ち表示器29c）も斜線で示すように消灯している。

そして、タイミングT1において電源がONになると、メインCPU101により復帰処理が開始され、画像表示装置26において「画面表示復帰中」と表示され、右打ちランプ（右打ち表示器29c）が点灯する。

このとき、レイヤ1では、画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ6は未描画となっている。

そして、レイヤ1～レイヤ7が合成され、上記「画面表示復帰中」の表示が行なわれている。

【0546】

そして、タイミングT2において、画像・音CPU204が、始動口関連サブコマンドを受信している。この場合、レイヤ6において右打ち情報を描画し、右打ちを行うことを促す音声をスピーカ10より出力する。ただし、レイヤ1において引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、右打ち情報を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっており、スピーカ10による「右打ちしてください」という音声の出力、および右打ちランプ（右打ち表示器29c）の点灯による報知が行われるようになっている。

【0547】

そして、タイミングT3において、復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図柄停止コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

また、画像表示装置26が復帰すると、右打ち情報（右打ち画像26rh）が視認可能に表示されている。

このとき、レイヤ1は未描画であり何も表示（描画）されておらず、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ2以降の表示内容を視認可能としている。そのため、右打ち情報（右打ち画像26rh）が視認可能となっている。

このように遊技状態が時短遊技状態（または確変遊技状態）における電源復旧中に始動

10

20

30

40

50

口関連サブコマンド（特に、第1始動口21へ遊技球が入球したことを示すサブコマンド）を受信した場合でも、図39で述べた効果と同様の効果を奏する。

【0548】

また、電源復旧中は、上述したように可動体28の初期動作が行われるため、画像表示装置26の表示内容が視認困難となるが、右打ちランプ（右打ち表示器29c）は初期動作の影響を受けないため、右打ちランプ（右打ち表示器29c）を確認することで行うべき遊技（左打ちすること）を理解することができる。

【0549】

なお、タイミングT2においてスピーカ10から出力する「右打ちしてください」の音量値は、現在設定されている音量値に依存してもよいし、依存しなくてもよい。

10

現在設定されている音量値に依存しない場合は、最大の音量値で出力するようにしてもよい。

現在設定されている音量値に依存する場合は、遊技者の所望の音量値で右打ちを行うことを促す報知を聴取することができ、快適に遊技を進めることができる。

現在設定されている音量値に依存せず、例えば、最大の音量値で出力する場合は、右打ち情報（右打ち画像26rh）が表示されていなくても右打ちを行うことを遊技者に確実に認識させることができる。

【0550】

なお、図40においては、タイミングT2において、スピーカ10による音声のみの報知を行うとしたが、これに限られない。例えば、併せて発光装置9を用いて右打ちを行うことを示唆してもよい。具体的には、タイミングT2において、発光装置9を高速点滅させることで右打ちを行うことを示唆してもよいし、発光装置9の右側のみを発光させて右打ちを行うことを示唆してもよい。

20

【0551】

なお、図40においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0552】

なお、図40においては、時短遊技状態における電源復旧中において左打ちが行われた場合を想定して記載したが、これに限られず、例えば、遊技領域7の左側で、且つ第1始動口21の上方で遊技球が停留している事象（例えば、センター役物と遊技釘との間に遊技球が挟まって停留している事象）が発生していて、偶発的に時短遊技状態における電源復旧中に遊技球の停留が解消され第1始動口21を通過した、といったイレギュラーなケースを想定してもよい。

30

【0553】

なお、図40の例で、第1始動口21へ遊技球が入球した場合は、アイコン（当該変動アイコン、保留アイコン）は表示せずに第1始動口21へ遊技球を入球させたことによる図柄変動ゲームを実行する。これにより、アイコンが表示されていないにも関わらず図柄変動ゲームが実行されることになるので、遊技者に違和感を与えることができ、遊技者にとって最適な遊技が行われていないことを間接的に示唆することができる。

40

また、図40の例で、第1始動口21へ遊技球を入球させたことで特別図柄当たり判定処理が行われる構成であるが、これに限らず、特別図柄当たり判定処理そのものを行わないようにしてもよいし、特別図柄当たり判定処理を行うが、「319／319」でハズレとなるようにしてもよい。

【0554】

（報知態様の第3の例を説明する図）

次に、図41を用いて報知態様の第3の例を説明する。

【0555】

図41は、通常遊技状態における客待ち中に遊技者による音量調整が行われた場合を想定している。

50

具体的には、画像・音CPU204は、タイミングT1で音量値・光量値関連サブコマンド（図41の例であると音量値に係るサブコマンド）を受信すると、レイヤ3においてスピーカアイコン画像26sp、および現在の音量値に対応する音量値情報（音量値3に対応するレベルゲージ画像）を描画する。

また、スピーカ10より、音量値3に対応する調整音である「ミ♪」が出力される。

なお、図41においては、タイミングT1に至るまでの音量値が3であり、タイミングT1の操作が十字キーボタン16の初期操作を示している。つまり、タイミングT1以降も音量値は3である。

【0556】

そして、タイミングT2において、音量値・光量値関連サブコマンド（図41の例であると音量値変更（減少）サブコマンド）を受信すると、レイヤ3においてスピーカアイコン画像26sp、および現在の音量値に対応する音量値情報（音量値2に対応するレベルゲージ画像）を描画する。

10

また、スピーカ10より、音量値2に対応する調整音である「レ♪」が出力される。

なお、タイミングT2は、タイミングT1の初期操作から連続して十字キーボタン16が操作された2回目の操作であるから、音量値2となり音量値が1段階減少している。

通常遊技状態における客待ち中に遊技者による音量調整が行われた場合は、このような態様となる。

【0557】

（報知態様の第4の例を説明する図）

20

次に、図42を用いて報知態様の第4の例を説明する。

【0558】

図42は、電源復旧中（電源復旧コマンドを受信した場合）に遊技者による音量調整（光量調整でも可）が行われた場合を想定している。

具体的には、タイミングT1に至るまでは、電源がOFFになっており、画像表示装置26も斜線で示すようにOFF（非表示）になっている。なお、このときの音量値は3としている。

そして、タイミングT1において電源がONになると、メインCPU101により復帰処理が開始され、画像表示装置26において「画面表示復帰中」と表示される。

このとき、レイヤ1では、画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ3は未描画となっている。

30

そして、レイヤ1～レイヤ7が合成され、上記「画面表示復帰中」の表示が行なわれている。

【0559】

そして、タイミングT2において、画像・音CPU204が、音量値・光量値関連サブコマンド（図42の例であると音量値に係るサブコマンド）を受信している。この場合、レイヤ3においてスピーカアイコン画像26sp、および現在の音量値に対応する音量値情報（音量値3に対応するレベルゲージ画像）を描画する。

また、スピーカ10より、音量値3に対応する調整音である「ミ♪」が出力される。

ただし、レイヤ1において引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、音量値情報（音量値3に対応するレベルゲージ画像）を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっており、スピーカ10による調整音「ミ♪」のみの報知が行われるようになっている。

40

なお、図42においては、タイミングT1に至るまでの音量値が3であり、タイミングT1の操作が十字キーボタン16の初期操作を示している。つまり、タイミングT1以降も音量値は3である。

【0560】

そして、タイミングT3において、音量値・光量値関連サブコマンド（図42の例であると音量値変更（減少）サブコマンド）を受信すると、レイヤ3においてスピーカアイコン画像26sp、および現在の音量値に対応する音量値情報（音量値2に対応するレベル

50

ゲージ画像)を描画する。

また、スピーカ10より、音量値2に対応する調整音である「レ♪」が出力される。

ただし、レイヤ1において引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、音量値情報(音量値2に対応するレベルゲージ画像)を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっており、スピーカ10による調整音「レ♪」のみの報知が行われるようになっている。

なお、タイミングT3は、タイミングT1の初期操作から連続して十字キーボタン16が操作された2回目の操作であるから音量値が変更されて音量値2となり音量値が1段階減少している。すなわち、音量値2に対応するレベルゲージ画像は視認不能であるが、音量値3から音量値2とする処理は行われている。これにより、復帰条件が成立した後に再度遊技者に十字キーボタン16を操作させる手間が生じることを防止できる。

10

【0561】

そして、タイミングT4において、復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド(例えば、特別図柄変動パターン指定コマンド、デモコマンド等)を受信した場合としてもよい。

また、画像表示装置26が復帰すると、音量値情報(音量値2に対応するレベルゲージ画像)が視認可能に表示されている。なお、スピーカ10による調整音「レ♪」は単音であるため、タイミングT4では出力されていない。

20

このとき、レイヤ1は未描画であり何も表示(描画)されておらず、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ2以降の表示内容を視認可能としている。そのため、音量値情報(音量値2に対応するレベルゲージ画像)が視認可能となっている。

【0562】

このように、電源復旧中に音量調整が行われた場合、画像表示装置26においては画面表示復帰中のみを行い、音量調整に係る報知はスピーカ10のみで行うようにした。

これにより、例えば、管理者は画像表示装置26を視認することで、電源復旧時における画面表示復帰中であることを把握でき、遊技者はスピーカ10からの調整音を聴取することで音量値情報が表示されていなくても、音量調整が行われていることを理解することができる。

30

また、電源復旧中で画面表示復帰中を表示している場面でも、音量調整が行われれば、音量値を変更するので、復帰条件が成立した後に再度遊技者に十字キーボタン16を操作させる手間が生じることを防止できる。

また、タイミングT2、タイミングT3で示すように、画面表示復帰中であって音量値情報が視認不能な状態であっても、現在の音量値に対応する音量値情報を描画するようにした。そして、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示するようにした。

これにより、電源復旧時であるか否かに関わらず、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示する、といった処理を一律に共通化することができる。例えば、音量値・光量値サブコマンドを受信したが、電源復旧中であるから、レイヤ3において音量値情報を描画しない、といった電源復旧中の固有の処理を不要とすることができ、一律、音量値・光量値サブコマンドを受信したらレイヤ3において音量値情報を描画する、といった処理にすることができる。

40

【0563】

なお、図42においては、電源復旧時(電源復旧コマンドを受信した場合)を例に挙げて説明したが、電源投入時(電源投入コマンドを受信した場合)においても同様のことが適用できる。

【0564】

なお、図42の例では、「画面表示復帰中」の表示が行なわれているときに音量調整が行われると、現在の音量値や調整後の音量値に対応する調整音を出力するとしているが、例えば、現在の音量値が最少の音量値レベル1であるときに音量値を減少させる操作(十字キーボタン16の左方向ボタンの操作)が行われた場合は、調整音「ド♪」を出力して

50

もよいし、調整音「ド♪」を出力せずにもよい。同様に、現在の音量値が最大の音量値レベル5であるときに音量値を増大させる操作（十字キーボタン16の右方向ボタンの操作）が行われた場合は、調整音「ソ♪」を出力してもよいし、調整音「ソ♪」を出力せずにもよい。

これにより、調整音を出力する場合は、連続して同じ音（ド♪やソ♪）が出力されることになるので、現在の音量値に対応するレベルゲージ画像が視認不能であっても、それ以上音量値が調整できないことを認識させることができる。

また、調整音を出力しない場合も、例えば、十字キーボタン16の左方向ボタンを連続して操作した場合に、突然、調整音出力されずにも音となるので、それ以上音量値が調整できないことを認識させることができる。

【0565】

（報知態様の第5の例を説明する図）

次に、図43を用いて報知態様の第5の例を説明する。

【0566】

図43は、通常遊技状態における図柄変動ゲームの実行中に第1始動口21に遊技球が入球した場合を想定している。

具体的には、画像・音CPU204は、タイミングT1で始動口関連サブコマンド（図43の例では第1始動口21への入球に係るサブコマンド）を受信すると、レイヤ2において数字保留情報およびアイコン情報を描画する。また、第1始動口21に遊技球が入球し、第1始動口第1保留球画像表示領域26gに通常の保留アイコンが表示されたことを示す入賞音「ピロン♪」がスピーカ10より出力される。

なお、図43においては、タイミングT1に至る前も、タイミングT1に至った後も、常にレイヤ1～レイヤ7を合成して表示している。

このようにして、通常遊技状態における図柄変動ゲームの実行中に第1始動口21に遊技球が入球した場合の報知が行われることになる。

【0567】

（報知態様の第6の例を説明する図）

次に、図44を用いて報知態様の第6の例を説明する。

【0568】

図44は、通常遊技状態における電源復旧中（電源復旧コマンドを受信した場合）に、第1始動口21に遊技球が入球した場合を想定している。

具体的には、タイミングT1に至るまでは、電源がOFFになっており、画像表示装置26も斜線で示すようにOFF（非表示）になっている。

そして、タイミングT1において電源がONになると、メインCPU101により復帰処理が開始され、画像表示装置26において「画面表示復帰中」と表示される。

このとき、レイヤ1では、画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ2は数字保留に係る数字保留情報が0であることのみ描画されている。

そして、レイヤ1～レイヤ7が合成され、上記「画面表示復帰中」の表示が行なわれている。

なお、レイヤ2では数字保留情報が描画されているものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

【0569】

そして、タイミングT2において、画像・音CPU204が、始動口関連サブコマンド（図44の例であると第1始動口21への入球に係るサブコマンド）を受信している。この場合、レイヤ2において数字保留に係る数字保留情報「0」および当該変動アイコン表示領域26oに表示する当該変動アイコンを描画する。

また、第1始動口21に遊技球が入球し、当該変動アイコン表示領域26oに通常の当該変動アイコンが表示されたことを示す入賞音「ピロン♪」が、スピーカ10より出力される。

ただし、レイヤ1において引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、数

10

20

30

40

50

字保留に係る数字保留情報「0」および当該変動アイコン表示領域260に表示する当該変動アイコンを描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっており、スピーカ10による入賞音「ピロン♪」のみの報知が行われるようになっている。

【0570】

そして、タイミングT3において、復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図柄停止コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

また、画像表示装置26が復帰すると、数字保留および当該変動アイコンが視認可能に表示されており、変動表示中に出力されるBGMが出力されている。

このとき、レイヤ1は未描画であり何も表示（描画）されておらず、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ2以降の表示内容を視認可能としている。そのため、数字保留および当該変動アイコンが視認可能となっている。

【0571】

このように、電源復旧中（電源復旧コマンドを受信した場合）に、第1始動口21に遊技球が入球した場合、画像表示装置26においては画面表示復帰中のみを行い、入球に係る報知はスピーカ10のみで行うようにした。

これにより、例えば、管理者は画像表示装置26を視認することで、電源復旧時における画面表示復帰中であることを把握でき、遊技者はスピーカ10からの入賞音を聴取することで数字保留情報やアイコン情報が表示されていなくても、始動口へ遊技球が入球したことを理解することができる。

また、タイミングT2で示すように、画面表示復帰中であって数字保留情報やアイコン情報が視認不能な状態であっても、数字保留情報やアイコン情報を描画するようにした。そして、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示するようにした。

これにより、電源復旧時であるか否かに関わらず、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示する、といった処理を一律に共通化することができる。例えば、始動口関連サブコマンドを受信したが、電源復旧中であるから、レイヤ2において数字保留情報やアイコン情報を描画しない、といった電源復旧中の固有の処理を不要とすることができ、一律、始動口関連サブコマンドを受信したらレイヤ2において数字保留情報やアイコン情報を描画する、といった処理にすることができる。

【0572】

なお、図44においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0573】

なお、通常遊技状態における電源復旧中（電源復旧コマンドを受信した場合）に、第1始動口21に遊技球が入球したものの、既に上述した「第4記憶領域」まで記憶されている場合は、スピーカ10による入賞音の報知は行われず。これにより、「第4記憶領域」まで記憶されている状況での第1始動口21への入球であることを遊技者に認識させることができる。

【0574】

（報知態様の第6の例（別例）を説明する図）

次に、図45を用いて報知態様の第6の例（別例）を説明する。なお、図45においては、図44と共通する箇所の説明を省略し相違する箇所を重点的に説明する。

【0575】

図45においては、メイン保留表示器、およびサブ保留表示器の表示態様が加わった点で図44と異なっている。

具体的には、タイミングT2に至るまでは保留数カウンタが3であり、メイン保留表示器、およびサブ保留表示器が「◎○」で表示されている。

そして、タイミング T 2 において、始動口関連サブコマンド（図 4 5 の例であると第 1 始動口 2 1 への入球に係るサブコマンド）を受信すると、保留数カウンタが 4 となり、メイン保留表示器、およびサブ保留表示器が「◎◎」で表示される。

その後、タイミング T 3 で復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置 2 6 がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、特別図柄変動パターン指定コマンド、図柄停止コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

すなわち、タイミング T 2 においては、数字保留情報やアイコン情報は視認不能であるが、スピーカ 1 0 による入賞音の報知は聴取可能であり、メイン保留表示器、およびサブ保留表示器の表示の更新による入賞報知は視認可能である。

これにより、数字保留情報やアイコン情報が視認不能であっても、別途メイン保留表示器、およびサブ保留表示器で入賞を視認（確認）することができる。

また、電源復旧中は、上述したように可動体 2 8 の初期動作が行われるため、画像表示装置 2 6 の表示内容が視認困難となるが、メイン保留表示器、およびサブ保留表示器は初期動作の影響を受けないため、メイン保留表示器、およびサブ保留表示器を確認することで入賞を視認（確認）することができる。

【 0 5 7 6 】

なお、図 4 5 においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【 0 5 7 7 】

（報知態様の第 7 の例を説明する図）

次に、図 4 6 を用いて報知態様の第 7 の例を説明する。

【 0 5 7 8 】

図 4 6 は、上述した保留先読み演出におけるアイコンの表示態様、およびアイコンの表示態様に連動する始動口発光装置 2 1 b の発光態様を示す図である。

具体的には、画像・音 CPU 2 0 4 は、タイミング T 1 で始動口関連サブコマンド（図 4 6 の例では第 1 始動口 2 1 への入球に係るサブコマンド）を受信し、当該始動口関連サブコマンドが保留先読み演出（青色）を示すものである場合、変化シナリオを参照して、レイヤ 2 において、数字保留情報およびアイコン情報（青色）を描画する。

そして、レイヤ 1 ～レイヤ 7 が合成して表示されることで、第 1 始動口第 4 保留球画像表示領域 2 6 j に青色の保留アイコンを示す「△」が表示される。

また、スピーカ 1 0 より、第 1 始動口 2 1 への入球により、青色の保留アイコンが表示されたことを報知する入賞音「ポロン♪」が出力される。

また、発光駆動 CPU 2 0 8 は、タイミング T 1 で始動口関連サブコマンド（図 4 6 の例では第 1 始動口 2 1 への入球に係るサブコマンド）を受信し、当該始動口関連サブコマンドが保留先読み演出（青色）を示すものである場合、始動口発光装置 2 1 b を青色で発光させる。

このようにして、第 1 始動口 2 1 の入球時に、青色の保留アイコンが表示され、これと連動して始動口発光装置 2 1 b が青色で発光したことが報知される。

【 0 5 7 9 】

そして、画像・音 CPU 2 0 4 は、タイミング T 2 で変動パターン関連サブコマンドを受信した場合、変化シナリオ（なお、図 4 6 においては青色→黄色に変化するシナリオとする）を参照して、レイヤ 2 において、数字保留情報およびアイコン情報（黄色）を描画する。

そして、レイヤ 1 ～レイヤ 7 が合成して表示されることで、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 2 6 i に黄色の保留アイコンを示す「☆」が表示される。

また、スピーカ 1 0 より、黄色の保留アイコンに更新されたことを報知する変化音「キン♪」が出力される。

10

20

30

40

50

また、発光駆動CPU208は、タイミングT2で変動パターン関連サブコマンドを受信した場合、始動口発光装置21bを黄色で発光させる。

このようにして、次の図柄変動ゲームが実行されるときに、黄色の保留アイコンが表示され、これと連動して始動口発光装置21bが黄色で発光したことが報知される。

【0580】

(報知態様の第8の例を説明する図)

次に、図47を用いて報知態様の第8の例を説明する。

なお、図47は、図46で説明した保留先読み演出が電源復旧時の入球から開始される例を示している。よって、主に図46と共通する箇所の説明は省略し相違する箇所を重点的に説明する。

【0581】

具体的には、タイミングT2に至るまでは、始動口発光装置21bは消灯しており、タイミングT2に至り、始動口関連サブコマンド(図47の例では第1始動口21への入球に係るサブコマンド)を受信し、当該始動口関連サブコマンドが保留先読み演出(青色)を示すものである場合、変化シナリオを参照して、レイヤ2において、数字保留情報およびアイコン情報(青色)を描画する。ただし、レイヤ1において、タイミングT1から引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、数字保留情報およびアイコン情報(青色)を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

また、タイミングT2においては、スピーカ10より、第1始動口21への入球により、青色の保留アイコンが表示(実際は視認不能)されたことを報知する入賞音「ポロン」が出力される。

また、タイミングT2においては、始動口発光装置21bが青色で発光する。

【0582】

そして、タイミングT3において復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド(例えば、図柄停止コマンド、デモコマンド等)を受信した場合としてもよい。

このとき、レイヤ1が未描画となることから、当該変動アイコン表示領域26oに青色を示す「△」の当該変動アイコンが視認可能に表示される。

このように、電源復旧中(電源復旧コマンドを受信した場合)に第1始動口21に遊技球が入球し保留先読み演出を開始する場合、画像表示装置26においては画面表示復帰中のみを行い、保留先読み演出に係る報知はスピーカ10および始動口発光装置21bで行うようにした。

これにより、例えば、管理者は画像表示装置26を視認することで、電源復旧時における画面表示復帰中であることを把握でき、遊技者はスピーカ10からの入賞音を聴取すること、および始動口発光装置21bの発光態様を視認することで、数字保留情報やアイコン情報が表示されていなくても保留先読み演出が開始されたことを理解することができる。

また、タイミングT2で示すように、画面表示復帰中であって数字保留情報やアイコン情報が視認不能な状態であっても、数字保留情報やアイコン情報を描画するようにした。そして、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示するようにした。

これにより、電源復旧時であるか否かに関わらず、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示する、といった処理を一律に共通化することができる。例えば、始動口関連サブコマンドを受信したが、電源復旧中であるから、レイヤ2において数字保留情報やアイコン情報を描画しない、といった電源復旧中の固有の処理を不要とすることができ、一律、始動口関連サブコマンドを受信したらレイヤ2において数字保留情報やアイコン情報を描画する、といった処理にすることができる。

【0583】

また、電源復旧中は、上述したように可動体28の初期動作が行われるため、画像表示装置26の表示内容が視認困難となるが、始動口発光装置21bは初期動作の影響を受け

10

20

30

40

50

ないため、始動口発光装置 2 1 b を確認することで保留先読み演出が開始されたことを視認（確認）することができる。

【0 5 8 4】

なお、図 4 7 においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0 5 8 5】

（報知態様の第 9 の例を説明する図）

次に、図 4 8 を用いて報知態様の第 9 の例を説明する。

【0 5 8 6】

図 4 8 は時短遊技状態（確変遊技状態でも可）における電源復旧中に始動口関連サブコマンド（特に、第 1 始動口 2 1 へ遊技球が入球したことを示すサブコマンド）を受信した場合（つまり、時短遊技状態において左打ちが行われた場合）を想定しており、その場合における始動口発光装置 2 1 b の発光態様の特徴について説明する図である。

【0 5 8 7】

具体的には、タイミング T 1 に至るまでは、電源が OFF になっており、画像表示装置 2 6 も斜線で示すように OFF（非表示）になっている。

そして、タイミング T 1 で電源が ON になると、メイン CPU 1 0 1 により復帰処理が開始され、画像表示装置 2 6 において「画面表示復帰中」と表示される。

このとき、レイヤ 1 では、画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ 2 は数字保留に係る数字保留情報が 0 であることのみ描画されている。

そして、レイヤ 1 ～レイヤ 7 が合成され、上記「画面表示復帰中」の表示が行なわれている。

なお、レイヤ 2 では数字保留情報が描画されているものの、レイヤを合成して画像表示装置 2 6 に表示したときにレイヤ 1 の表示内容によって視認不能となっている。

また、始動口発光装置 2 1 b やスピーカランプ 1 0 a は消灯しており、図示は省略している右打ちランプ（右打ち表示器 2 9 c）は点灯している。

【0 5 8 8】

そして、タイミング T 2 において、画像・音 CPU 2 0 4 が、始動口関連サブコマンド（図 4 8 の例では第 1 始動口 2 1 への入球に係るサブコマンド）を受信しており、レイヤ 2 において、数字保留情報を描画し、レイヤ 6 において右打ち情報（右打ち画像 2 6 r h）を描画する（図示省略）。ただし、レイヤ 1 において、タイミング T 1 から引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、数字保留情報や右打ち情報を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置 2 6 に表示したときにレイヤ 1 の表示内容によって視認不能となっている。

【0 5 8 9】

また、タイミング T 2 において、始動口発光装置 2 1 b やスピーカランプ 1 0 a は消灯している。なお、ここでいう消灯というのは、第 1 始動口 2 1 へ遊技球が入球したにも関わらず、始動口発光装置 2 1 b やスピーカランプ 1 0 a が消灯したままであることを示している。

例えば、始動口発光装置 2 1 b であれば、第 1 始動口 2 1 へ遊技球が入球すれば、図 3 0 で示すいずれかの色で発光し得るが、時短遊技状態における電源復旧中に第 1 始動口 2 1 に遊技球が入球した場合は、図 3 0 で示すいずれの色でも発光させないようにしている。

具体的には、図 3 0 で示す、保留先読み演出を伴わない単なる入賞報知である「白」であっても発光させることはなく、また、当該入球したことで行われる特別図柄当たり判定処理の結果が当たりであっても「虹」で発光させることはない。

また、スピーカランプ 1 0 a であれば、第 1 始動口 2 1 へ遊技球が入球し、入賞時フラッシュ演出の実行に当せんすれば、入賞時フラッシュ演出で示すいずれかの色で発光し得るが、時短遊技状態における電源復旧中に第 1 始動口 2 1 に遊技球が入球した場合は、いずれの色でも発光させないようにしている。なお、いずれの色でも発光させない、とは入

10

20

30

40

50

賞時フラッシュ演出の実行抽せんそのものを行わないとしてもよいし、入賞時フラッシュ演出の実行抽せんを行った結果、いずれの色でも発光させないとしてもよい。

このように構成することで、例えば、通常遊技状態において第1始動口21へ遊技球を入球させれば図30で示すいずれの色で始動口発光装置21bが発光していたのが、時短遊技状態（A、B）における電源復旧中に第1始動口21に遊技球が入球した場合はいずれの色でも発光しない（白発光すらしない）ことになるから、遊技者に違和感を与えることができ、遊技者にとって最適な遊技が行われていないこと（第1始動口21が入球させるべき始動口でないこと）を間接的に報知することができる。

また、遊技者にとって最適な遊技が行われていない（第1始動口21が入球させるべき始動口でない）にも関わらずスピーカランプ10aが発光してしまうことで、第1始動口21に遊技球を入球させることが最適な遊技であると勘違いしてしまうこと、を防止できる。

【0590】

なお、図48の例は、時短遊技状態における電源復旧中に第1始動口21に遊技球が入球した場合であるが、通常遊技状態における電源復旧中に第1始動口21に遊技球が入球した場合は、図47で述べたように、始動口発光装置21bを発光させることは可能であるし、スピーカランプ10aを発光させることも可能である。

【0591】

そして、タイミングT3において復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図柄停止コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

また、画像表示装置26が復帰すると、数字保留が視認可能に表示されており、変動表示中に出力されるBGMが出力されている。

このとき、レイヤ1は未描画であり何も表示（描画）されておらず、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ2以降の表示内容を視認可能としている。そのため、数字保留が視認可能となっている。

なお、図48で示すように、時短遊技状態における電源復旧中に第1始動口21へ遊技球を入球させた、といったような事象が生じた場合は、当該入球に対応するアイコン（当該変動アイコン、保留アイコン）は表示しないようにしている。すなわち、タイミングT2のレイヤ2においてアイコン情報は描画されておらず、また、タイミングT3において画像表示装置26に当該変動アイコンは表示されておらず、当該変動アイコンは表示されていないが図柄変動ゲームが実行されている、といった事象が起きている。

【0592】

なお、図48においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0593】

（報知態様の第9の例（別例）を説明する図）

次に、図49を用いて報知態様の第9の例（別例）を説明する。なお、図49においては、図48と共通する箇所の説明は省略し図48と相違する箇所を重点的に説明する。

【0594】

図49は、通常遊技状態における電源復旧中に第2始動口22に遊技球を入球させた場合を想定している。なお、本実施形態においては、図5、図6に示すように、通常遊技状態においても普図当たりとなり第2始動口22の開閉部材が開放することがあるので、第2始動口22に遊技球を入球させることは可能である。

一方で、上述したように通常遊技状態において普図当たりしないように構成した場合に、通常遊技状態において第2始動口22へ遊技球が入球するケースとは、例えば、時短遊技状態（A、B）において、第2始動口22の開閉部材が閉動作を行う過程において第2始動口22へ入球しようとする遊技球を挟み込んでしまい、その状態のまま通常遊技状態

10

20

30

40

50

へ移行し、移行した通常遊技状態で挟み込みが解消して、第2始動口22へ入球しようとしていた遊技球が第2始動口22へ入球する、といったことが想定される。

【0595】

具体的には、タイミングT2において、画像・音CPU204が、始動口関連サブコマンド（図49の例では第2始動口22への入球に係るサブコマンド）を受信しており、レイヤ2において、数字保留情報を描画し、レイヤ6において左打ち情報（左打ち画像26lh）を描画する（図示省略）。ただし、レイヤ1において、タイミングT1から引き続き画面表示復帰中情報が描画されていることから、数字保留情報や左打ち情報を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

10

【0596】

また、タイミングT2において、始動口発光装置21bやスピーカランプ10aは消灯している。つまり、通常遊技状態における電源復旧中に第2始動口22に遊技球を入球させても、始動口発光装置21bやスピーカランプ10aは発光することはない。

例えば、当該入球したことで行われる特別図柄当たり判定処理の結果が当たりであっても始動口発光装置21bを「虹」で発光させることはない。

このように、通常遊技状態における電源復旧中に第2始動口22に遊技球を入球させた場合でも、遊技者にとって最適な遊技が行われていないこと（第2始動口22が入球させるべき始動口でないこと）を間接的に報知することができる。

【0597】

20

そして、タイミングT3において復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図柄停止コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

【0598】

なお、図49においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0599】

（報知態様の第10の例を説明する図）

30

次に、図50を用いて報知態様の第10の例を説明する。

【0600】

図50は電源復旧中にエラーが発生した場合を想定している。

具体的には、タイミングT1に至るまでは、電源がOFFになっており、画像表示装置26も斜線で示すようにOFF（非表示）になっている。

そして、タイミングT1において電源がONになると、メインCPU101により復帰処理が開始され、画像表示装置26において「画面表示復帰中」と表示される。

このとき、レイヤ1では、画面表示復帰中情報が描画されている。

そして、レイヤ1～レイヤ7が合成され、上記「画面表示復帰中」の表示が行なわれている。

40

【0601】

そして、タイミングT2において、画像・音CPU204が、エラー関連サブコマンド（図50の例であると電波エラーに係るサブコマンド）を受信している。この場合、レイヤ1において画面表示復帰中情報と電波エラーに係るエラー情報とを描画する。

そして、レイヤ1～レイヤ7が合成され、画像表示装置26において画面表示復帰中の表示と電波エラーが発生したことを報知する電波エラー26erの表示とが行われている。

また、併せて、スピーカ10より警告音と電波エラーを報知する音声が出力されている。

【0602】

そして、タイミングT3において復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26がサブ図柄等を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう

50

復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、特別図柄変動パターン指定コマンド、デモコマンド等）を受信した場合としてもよい。

なお、復帰条件の成立により画面表示復帰中の表示を終了するが、未だ電波エラーが解消されていないと仮定しているため、レイヤ1においては引き続き電波エラーに係るエラー情報が描画されており、画像表示装置26において電波エラー26 e rの表示が行われている。また、併せて、スピーカ10より警告音と電波エラーを報知する音声出力されている。

このように、電源復旧中にエラーが発生した場合は、画面表示復帰中の表示に併せてエラーに係る情報が表示される。また、併せてスピーカ10より警告音と電波エラーを報知する音声出力される。これにより、電源復旧中にエラーが発生したことを速やかに管理者に把握させることができる。

10

【0603】

なお、図50においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0604】

また、図50においては、電波エラーが発生したことを例に挙げて説明したが、これに限らず、他のエラーで同様の報知が行われるようにしてもよい。

【0605】

（報知態様の第11の例を説明する図）

20

次に、図51を用いて報知態様の第11の例を説明する。

【0606】

図51は当たり遊技中に電源断が発生し、その後電源復旧した場合を想定しており、特に、電源復旧中に大入賞口24でオーバー入賞が発生した場合の報知態様に係る特徴を示している。

具体的には、タイミングT1に至るまでは、電源がONであり、当たり遊技が行われている。このときレイヤ1は未描画であり、レイヤ6では右打ち情報（右打ち画像26 r h）が描画されており、レイヤ7では大当り情報（例えば、当たり遊技において獲得した遊技媒体獲得画像26 t等）が描画されている。そして、レイヤ1～レイヤ7が合成して表示されることで当たり遊技中の画像が表示される。

30

【0607】

そして、タイミングT1において電源がOFFとなり（電源断が発生し）、画像表示装置26も斜線で示すようにOFF（非表示）になっている。

その後、タイミングT2において電源がONとなると、メインCPU101により復帰処理が開始され、画像表示装置26において「画面表示復帰中 そのまま遊技を続けてください」と表示される。

このとき、レイヤ1では画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ6では右打ち情報（右打ち画像26 r h）が描画されており、レイヤ7では大当り情報が描画されている。ただし、レイヤ1において画面表示復帰中情報が描画されていることから、右打ち情報（右打ち画像26 r h）や大当り情報を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

40

また、タイミングT2～タイミングT3間で割込みが許可された後に、大入賞口24が開放している。

【0608】

そして、タイミングT3において、画像・音CPU204が、大入賞口関連サブコマンド（図51の例であると大入賞口入球検出信号に係るサブコマンド）を受信している。なお、当該大入賞口関連サブコマンドは、上述したオーバー入賞に該当するものとしている。

このとき、スピーカ10より「ピロリーン♪」という音出力されており、大入賞口24でオーバー入賞が発生したことを報知している。

なお、当該オーバー入賞により得られた賞球数はレイヤ7において遊技媒体獲得画像2

50

6 tに加算されて描画されている。例えば、タイミングT2に至るまでの遊技媒体獲得画像26 tが「488」である場合、レイヤ7において「500」という遊技媒体獲得画像26 tが描画されている。ただし、レイヤ1において画面表示復帰中情報が描画されていることから、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

そして、タイミングT4において復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26が当たり遊技中の画像を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図示していない大入賞口開放時に送信される大入賞口開放コマンド、大入賞口閉鎖時に送信される大入賞口閉鎖コマンド等）を受信した場合としてもよい。

画像表示装置26が当たり遊技中の画像を視認可能に表示する状態に復帰することで、再び、当たり遊技中の画像（例えば、加算後の遊技媒体獲得画像26 t等）が視認可能に表示されることになる。

【0609】

このように、当たり遊技の電源復旧中に大入賞口24でオーバー入賞が発生した場合は、画像表示装置26においては画面表示復帰中情報を表示して、オーバー入賞の報知は、スピーカ10のみで行うようにした。

これにより、例えば、管理者は画像表示装置26を視認することで、電源復旧時における画面表示復帰中であることを把握でき、遊技者はオーバー入賞により得られた賞球数が遊技媒体獲得画像26 tに加算される様子は視認できないが、別途、スピーカ10より出力されるオーバー入賞が発生したことを報知する音を聴取することでオーバー入賞の発生を認識することができる。

【0610】

また、タイミングT3で示すように、画面表示復帰中であって大当り情報（特に、遊技媒体獲得画像26 t）が視認不能な状態であっても、レイヤ7において、オーバー入賞により得られた賞球数が遊技媒体獲得画像26 tに加算して描画するようにした。そして、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示するようにした。

これにより、電源復旧時であるか否かに関わらず、レイヤ1～レイヤ7を合成して表示する、といった処理を一律に共通化することができる。例えば、大入賞口入球検出信号に係るサブコマンドを受信したが、電源復旧中であるからレイヤ7において大当り情報（特に、遊技媒体獲得画像26 t）を描画しない、といった電源復旧中の固有の処理を不要とすることができ、一律、大入賞口入球検出信号に係るサブコマンドを受信したらレイヤ7において大当り情報（特に、遊技媒体獲得画像26 t）を描画する、といった処理にすることができる。

【0611】

なお、図51においては、電源復旧時（電源復旧コマンドを受信した場合）を例に挙げて説明したが、電源投入時（電源投入コマンドを受信した場合）においても同様のことが適用できる。

【0612】

なお、オーバー入賞の報知は、スピーカ10のみならず、発光装置9を発光させることで行ってもよい。例えば、オーバー入賞が発生したときに、それまでの発光色とは異なる発光色で発光させてもよい。

【0613】

（報知態様の第12の例を説明する図）

次に、図52を用いて報知態様の第12の例を説明する。

【0614】

図52は当たり遊技中に電源断が発生し、その後電源復旧した場合を想定しており、特に、電源復旧中に普通入賞口23への入球が発生した場合の報知態様に係る特徴を示している。

具体的には、タイミングT1に至るまでは、電源がONであり、当たり遊技が行われて

10

20

30

40

50

いる。このときレイヤ1は未描画であり、レイヤ4は未描画であり、レイヤ6では右打ち情報（右打ち画像26rh）が描画されており、レイヤ7では大当たり情報（例えば、当たり遊技において獲得した遊技媒体獲得画像26t等）が描画されている。そして、レイヤ1～レイヤ7が合成して表示されることで当たり遊技中の画像が表示される。

【0615】

そして、タイミングT1において電源がOFFとなり（電源断が発生し）、画像表示装置26も斜線で示すようにOFF（非表示）になっている。

その後、タイミングT2において電源がONとなると、メインCPU101により復帰処理が開始され、画像表示装置26において「画面表示復帰中 そのまま遊技を続けてください」と表示される。

10

このとき、レイヤ1では画面表示復帰中情報が描画されており、レイヤ4は未描画であり、レイヤ6では右打ち情報（右打ち画像26rh）が描画されており、レイヤ7では大当たり情報が描画されている。ただし、レイヤ1において画面表示復帰中情報が描画されていることから、右打ち情報（右打ち画像26rh）や大当たり情報を描画するものの、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

【0616】

そして、タイミングT3において、画像・音CPU204が、普通入賞口関連サブコマンド（図52の例であると普通入賞口入球検出信号に係るサブコマンド）を受信している。このとき、スピーカ10より「チャリーン♪」という音が出力されており、普通入賞口23に遊技球の入球が発生したことを報知している。

20

なお、当該普通入賞口への入球により得られた賞球数はレイヤ7において遊技媒体獲得画像26tに加算されて描画されている。また、レイヤ4において普通入賞口への入賞報知情報（入球報知画像26sk）が描画されている。ただし、レイヤ1において画面表示復帰中情報が描画されていることから、レイヤを合成して画像表示装置26に表示したときにレイヤ1の表示内容によって視認不能となっている。

【0617】

そして、タイミングT4において復帰条件が成立すると、画面表示復帰中の表示を終了して、画像表示装置26が当たり遊技中の画像を視認可能に表示する状態に復帰する。ここでいう復帰条件の成立とは、所定時間が経過したこととしてもよいし、所定のコマンド（例えば、図示していない大入賞口開放時に送信される大入賞口開放コマンド、大入賞口閉鎖時に送信される大入賞口閉鎖コマンド等）を受信した場合としてもよい。

30

画像表示装置26が当たり遊技中の画像を視認可能に表示する状態に復帰することで、再び、当たり遊技中の画像（例えば、加算後の遊技媒体獲得画像26t等）が表示されることになる。

また、タイミングT4では、再度、普通入賞口入球検出信号に係るサブコマンドを受信しており、レイヤ4において普通入賞口への入賞報知情報（入球報知画像26sk）が描画されている。これにより、画像表示装置26において「+1」といった普通入賞口23へ1球の遊技球が入球したことを報知する入球報知画像26skが視認可能に表示されることになる。また、併せて、スピーカ10より「チャリーン♪」という音が出力されており、普通入賞口23に遊技球の入球が発生したことを報知している。

40

【0618】

このように、当たり遊技の電源復旧中に普通入賞口23への入球が発生した場合は、画像表示装置26においては画面表示復帰中情報を表示して、普通入賞口23への入球報知は、スピーカ10のみで行うようにした。

これにより、例えば、管理者は画像表示装置26を視認することで、電源復旧時における画面表示復帰中であることを把握でき、遊技者は普通入賞口23への入球による入球報知画像26skは視認できないが、別途、スピーカ10より出力される入球が発生したことを報知する音を聴取することで普通入賞口23への入球を認識することができる。

【0619】

50

また、タイミング T 3 で示すように、画面表示復帰中であって大当り情報（特に、入球報知画像 2 6 s k）が視認不能な状態であっても、レイヤ 4 において描画するようにした。そして、レイヤ 1～レイヤ 7 を合成して表示するようにした。

これにより、電源復旧時であるか否かに関わらず、レイヤ 1～レイヤ 7 を合成して表示する、といった処理を一律に共通化することができる。例えば、普通入賞口入球検出信号に係るサブコマンドを受信したが、電源復旧中であるからレイヤ 4 において大当り情報（特に、入球報知画像 2 6 s k）を描画しない、といった電源復旧中の固有の処理を不要とすることができ、一律、普通入賞口入球検出信号に係るサブコマンドを受信したらレイヤ 4 において大当り情報（特に、入球報知画像 2 6 s k）を描画する、といった処理にすることができる。

10

【0 6 2 0】

次に、図 5 3～図 7 1 を用いて、時短遊技状態 A、および、時短遊技状態 B における特徴部について説明する。なお、図中においては、上述のとおり、時短遊技状態 A を契機 1 として、時短遊技状態 B を契機 2 として記載する。

【0 6 2 1】

（契機 1、契機 2 の特徴部を示すタイムチャート 1）

図 5 3 は、契機 1、契機 2 における時短遊技状態の突入時、および時短遊技状態の終了時における画像表示装置 2 6 の表示内容を示している。

はじめに、契機 1 のタイミング（a）は、特別図柄 C が確定表示され、当たり遊技（オープニング含む）が開始されたタイミングであり、画像表示装置 2 6 には、左装飾図柄画像 2 6 a、中装飾図柄画像 2 6 b、右装飾図柄画像 2 6 c が「4 4 4」で表示されており、併せて「大当り！！」といった文字画像が表示されている。

20

【0 6 2 2】

そして、「4 4 4」、「大当り！！」という表示を所定時間行くと当該表示を終了して、第 2 の遊技領域 7 b に向けて遊技球を発射することを促す「矢印画像」および「右を狙え！」という文字画像を表示する。なお、ここで表示される「矢印画像」および「右を狙え！」という文字画像を右打ち促進強調報知画像 2 6 p と称する。また、当該右打ち促進強調報知画像 2 6 p は、例えば、当たり遊技のオープニングコマンド（図 2 0 参照）の受信に基づいて表示される。

【0 6 2 3】

そして、右打ち促進強調報知画像 2 6 p の表示を所定時間行くと当該表示を終了して、当たり遊技における 1 ラウンド目に対応する画像が表示される。なお、1 ラウンド目が開始されると、右打ち促進報知画像 2 6 q が表示される。以降、当たり遊技における各ラウンドに対応する画像が表示される。

30

【0 6 2 4】

なお、右打ち促進報知画像 2 6 q は、以降、継続して表示され、通常遊技状態に移行すると非表示になる。この間、例えば、当たり遊技のラウンド間インターバルや、当たり遊技のエンディングや、時短遊技状態 A を実行しているときに客待ち中やデモ演出が行われ、継続した表示が行われる。これにより、遊技者に最適となる遊技を速やかに把握させることができる。

40

【0 6 2 5】

そして、タイミング（b）は、当たり遊技が終了し、時短遊技状態 A におけるオープニングが開始されたタイミングであり、画像表示装置 2 6 には、これから時短遊技状態 A に移行することを報知する「時短 A 突入！」という文字画像と、右打ち促進報知画像 2 6 q と、左装飾図柄画像 2 6 a、中装飾図柄画像 2 6 b、右装飾図柄画像 2 6 c 「4 4 4」と、時短遊技状態 A における遊技可能回数を報知する時短 A 遊技可能回数画像 2 6 r a（ここでは「1 0 0」回）とが表示されている。なお、各装飾図柄画像に代えて、第 4 図柄画像が表示されてもよい。

【0 6 2 6】

そして、タイミング（c）は、時短遊技状態 A のオープニングが終了し、時短遊技状態

50

Aが開始されたタイミングであり、画像表示装置26には、時短遊技状態Aであることを報知する「時短A」という画像と、右打ち促進報知画像26qと、時短A遊技可能回数画像26ra（ここでは「99」回）と、図柄変動ゲームが実行されていることを示す画像（縦スクロール画像）と、が表示されている。

【0627】

そして、タイミング(d)は、時短遊技状態Aが終了し、時短遊技状態Aにおけるエンディングが開始されたタイミングであり、画像表示装置26には、時短遊技状態Aが終了したことを報知する「時短A終」という文字画像と、右打ち促進報知画像26qと、時短A遊技可能回数画像26ra（ここでは「残0」回）と、遊技者が得られた当たり遊技の回数を報知する当たり回数画像26sと、遊技者が当たり遊技で得られた遊技媒体の数を報知する遊技媒体獲得画像26tと、が表示されている。なお、当たり回数画像26sと、遊技媒体獲得画像26tと、を総称して「遊技結果情報」と称する。

この遊技結果情報を表示することで、遊技者に満足感を与えることができる。

【0628】

次に、契機2のタイミング(a)は、通常遊技状態において時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」となり、時短遊技状態Bに移行したタイミング（時短B突入変動）であり、画像表示装置26には、通常遊技状態から時短遊技状態Bに移行したことを報知する「時短B発動!」という時短B発動報知画像26uと、各装飾図柄画像による図柄変動ゲームが実行されていることを示す画像（縦スクロール画像）と、が表示されている。

【0629】

そして、時短B発動報知画像26uの表示を所定時間行くと当該表示を終了して、右打ち促進強調報知画像26pを表示する。このとき、各装飾図柄画像による図柄変動ゲームは継続して実行されている。なお、ここで表示する右打ち促進強調報知画像26pは、契機1で説明したものと同一画像でもよいし、契機1で説明したものと異なる画像でもよい。

【0630】

そして、右打ち促進強調報知画像26pの表示を所定時間行くと当該表示を終了して、時短遊技状態Bにおける演出キャラクタを選択するキャラクタ選択画像26vを表示する。このとき、各装飾図柄画像による図柄変動ゲームは継続して実行されている。

キャラクタ選択画像26vとは、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCの中から遊技者に好きなキャラクタを選択させる画像であり、時短遊技状態Bにおいては、選択されたキャラクタに対応する演出が実行される。なお、当たりの告知方法が各キャラクタにより異なってもよい。例えば、キャラクタAは、当たりである場合にプレミアム演出が出現し易くてもよいし、キャラクタBは、当たりである場合に即告知（いわゆる1発告知）されてもよい。

【0631】

このように、時短遊技状態Bに移行した最初の図柄変動ゲーム（時短B突入変動）においては、図柄変動ゲームの実行中（変動パターン18、変動パターン19）を用いて、右打ち促進強調報知画像26pやキャラクタ選択画像26vを表示するようにした。

これにより、速やかに遊技者に最適となる遊技を促すことができ、遊技者が損をしてしまうことを防止できる。

また、時短遊技状態Bにおけるキャラクタ選択を行うことで、時短遊技状態Bにおける遊技興趣を向上できる。

【0632】

また、時短B突入変動においては、その変動開始時に、例え保留記憶領域の第4記憶領域（図9参照）まで記憶されている状況であっても、変動パターン0は選択せずに、変動パターン18、変動パターン19を選択するようにした（図60においても詳述する）。

これにより、右打ち促進強調報知画像26pやキャラクタ選択画像26vを表示する時間を十分に確保することができる。

【0633】

また、右打ち促進強調報知画像26pは、時短遊技状態Bが開始されるときは表示する

が、時短遊技状態 A が開始されるときは表示しないようにした（当たり遊技の開始時に表示するため）。これにより、契機 1 において、何度も右打ち促進強調報知画像 26 p が表示されて、遊技者に煩わしさを与えてしまうことを防止できる。

【0634】

そして、タイミング（b）は、特別図柄 D が確定表示され、（例えば図柄停止コマンドの受信に基づいて）時短遊技状態 B におけるオープニングが開始されたタイミングであり、画像表示装置 26 には、これから時短遊技状態 B に移行することを報知する「時短 B 突入！」という文字画像と、右打ち促進報知画像 26 q と、左装飾図柄画像 26 a、中装飾図柄画像 26 b、右装飾図柄画像 26 c 「（例えば）563」とが表示されている。なお、各装飾図柄画像に代えて、第 4 図柄画像が表示されてもよい。

10

【0635】

ここで、契機 1 においては、時短遊技状態におけるオープニングにおいて、各装飾図柄画像として「444」（ゾロ目）が表示されるが、契機 2 においては、時短遊技状態におけるオープニングにおいて、各装飾図柄画像として「（例えば）563」（バラケ目）が表示される。

これにより、各装飾図柄画像の表示態様から、契機 1、契機 2 のどちらを契機とした時短遊技状態が作動したのかを把握することができる。

【0636】

また、契機 1 においては、時短遊技状態におけるオープニングにおいて、時短 A 遊技可能回数画像 26 ra（「100」回）が表示されるが、契機 2 においては、時短 B 遊技可能回数画像（例えば「1212」回）というものは表示しないようにした。

20

これにより、各装飾図柄画像の表示態様とは別に、時短遊技状態における遊技可能回数画像の有無によっても、契機 1、契機 2 のどちらを契機とした時短遊技状態が作動したのかを把握することができる。

【0637】

また、契機 1 による時短遊技状態は「100」回であり、契機 2 による時短遊技状態は「1212」回であるから、契機 1 は切りの良い回数である一方、契機 2 は切りの悪い回数である。よって、いきなり「1212」回という切りの悪い回数が表示されてしまうことで、遊技者に違和感を与えてしまうことを防止できる。

【0638】

また、図 5 の（A-1）の当たり確率であると「1/319」であり、時短遊技状態 A の 100 回で、「1/319」に当せんする期待度は「26.94%」となる一方、時短遊技状態 B の 1212 回で、「1/319」に当せんする期待度は「97.80%」となる。このような当たりに当せんする期待度の側面から、時短遊技状態 A では時短 A 遊技可能回数画像 26 ra を表示することで、100 回で当たり遊技に当せんさせよう、といった遊技意欲（困難なことをクリアするという意欲）を喚起することができる。また、時短遊技状態 B では 1212 回以内でほとんどの遊技者が当たり遊技に当せんするであろうから、あえて時短 B 遊技可能回数画像を表示しないことで、遊技者に余裕をもって遊技を行わせることができる。

30

【0639】

なお、時短遊技状態 A のオープニングにおける背景画像と、時短遊技状態 B のオープニングにおける背景画像とは、同じであってもよいし、異なってもよい。特に背景画像を同じとすれば、背景画像データを削減しつつ、各装飾図柄画像の表示態様や、時短遊技状態における遊技可能回数画像の有無により、契機 1、契機 2 のどちらを契機とした時短遊技状態が作動したのかを把握することができるので、より効果的である。

40

【0640】

そして、タイミング（c）は、時短遊技状態 B のオープニングが終了し、時短遊技状態 B が開始されたタイミングであり、画像表示装置 26 には、時短遊技状態 B であることを報知する「時短 B」という画像と、右打ち促進報知画像 26 q と、時短 B 遊技可能回数画像 26 rb（ここでは「1211」回）と、図柄変動ゲームが実行されていることを示す

50

画像（縦スクロール画像）と、キャラクタ C が遊技者により選択されていることを示すキャラ C という画像とが表示されている。

【0641】

そして、タイミング（d）は、時短遊技状態 B が終了し、時短遊技状態 B におけるエンディングが開始されたタイミングであり、画像表示装置 26 には、時短遊技状態 B が終了したことを報知する「時短 B 終」という文字画像と、右打ち促進報知画像 26 q と、時短 B 遊技可能回数画像 26 r b（ここでは「残 0」回）と、が表示されている。

このように、時短遊技状態 B のエンディングにおいては、「遊技結果情報」を表示しないようにした。特に、当たり遊技を得られずに時短遊技状態 B を終えてしまった場合でも、当たり回数画像 26 s として「0 勝」という表示や、遊技媒体獲得画像 26 t として「GET 0」という表示を行わないようにした。

これにより、当たり遊技を得られずに時短遊技状態 B を終えて落胆している遊技者を、さらに落胆させてしまうことを防止できる。

【0642】

また、時短遊技状態 A の遊技可能回数（100 回）よりも時短遊技状態 B の遊技可能回数（1212 回）の方が多く関係にあるが、時短遊技状態 A のエンディングでは遊技結果情報を表示し、時短遊技状態 B のエンディングでは遊技結果情報を表示しないようにした。これにより、時短遊技状態 A は時短遊技状態 B よりも遊技可能回数は少ないものの、時短遊技状態 A では遊技結果情報が表示され、時短遊技状態 B では遊技結果情報が表示されないの、時短遊技状態 B ばかりが優遇されているといったイメージを遊技者が抱いてしまうことを防止できる。また、それぞれの時短遊技状態独自の特典（時短遊技状態 A では遊技結果情報の表示、時短遊技状態 B は遊技可能回数）を持たせることができるので、遊技興趣を向上できる。

【0643】

なお、時短遊技状態 A のエンディングにおける背景画像と、時短遊技状態 B のエンディングにおける背景画像とは、同じであってもよいし、異なってもよい。特に背景画像を同じとすれば、背景画像データを削減しつつ、遊技結果情報の有無により、契機 1、契機 2 のどちらを契機とした時短遊技状態が作動していたのかを把握することができるので、より効果的である。

【0644】

なお、契機 2 においては、時短遊技状態 B の 1 変動目の確定表示（図柄停止コマンドの受信）に基づいて時短遊技状態 B のオープニングを開始するようにしたが、オープニングの開始は、図 53 の契機 2 におけるタイミング（a）であってもよい。この場合、時短遊技状態 B に移行する直前の図柄変動ゲームにおいては、「待機中」といった画像を表示したり、「次ゲーム有利！」といった画像を表示したりして、タイミング（a）で直前の図柄変動ゲームが確定表示すると時短遊技状態 B のオープニングを開始する。その後、右打ち促進強調報知画像 26 p やキャラクタ選択画像 26 v を表示して時短遊技状態 B を開始すればよい。

【0645】

（図 53 の変形例）

図 54 は、図 53 における変形例を示している。時短遊技状態 A においては、オープニングやエンディングで、所定の遊技情報として、図 5 で述べた設定値を示唆する演出（設定示唆演出）を行うようにしてもよい。設定示唆演出とは、例えば、設定値を直接的に又は間接的に示唆する演出であって、設定値が 6 である場合に、数字で 6 と表示したり、設定値が 6 である場合にのみ表示可能なキャラクタ等の画像（例えば、図 54（a）（b）で示す車を模した画像 26 w）を表示したりすることで、設定されている設定値を示唆する演出である。その他にも、設定値が偶数（設定値 2、4、6）であることを示唆する演出や、奇数（設定値 1、3、5）であることを示唆する演出や、高設定（設定値 4、5、6）であることを示唆する演出を実行することが可能である。このような設定示唆演出を所定確率（実行しない場合も含む）で行うようにしてもよい。

【0646】

時短遊技状態Aにおいては、オープニングやエンディングで設定示唆演出を実行可能とする一方で、時短遊技状態Bにおいては、図54(d)(e)で示すように、オープニングやエンディングで設定示唆演出を実行しない(設定示唆演出が行われないことがない)ようにしてもよい。この場合、図54(d)(e)で示すように、時短遊技状態Bのオープニングやエンディングにおける表示態様は、図53の表示態様と同じにしてよい。

【0647】

つまり、時短遊技状態Bは、当たりの確率から、低い設定値(例えば設定値1)の方が高い設定値(例えば設定値6)よりも移行し易く、また、低い設定値(例えば設定値1)の方が高い設定値(例えば設定値6)よりも時短遊技状態Bを完走(当たり遊技を得られずに時短遊技状態Bを終わらせてしまうこと)する可能性が高い。

よって、遊技者からすると、時短遊技状態Bに移行したり、時短遊技状態Bを完走したりすると、低い設定値が設定されていると予想する。このような中、例えば、時短遊技状態Bのオープニングやエンディングで高設定を示唆する設定示唆演出が実行されると、遊技者に混乱を与えてしまったり、遊技が敬遠されてしまったりするおそれがあるが、時短遊技状態Bにおいては、オープニングやエンディングで設定示唆演出を実行しないことで、このようなおそれを未然防止できる。

【0648】

また、時短遊技状態Aの遊技可能回数(100回)よりも時短遊技状態Bの遊技可能回数(1212回)の方が多く関係にあるが、時短遊技状態Aのエンディングでは設定示唆演出が実行されることがあり、時短遊技状態Bのエンディングでは設定示唆演出が実行されることはないので、時短遊技状態Bばかりが優遇されているといったイメージを遊技者が抱いてしまうことを防止できる。また、それぞれの時短遊技状態独自の特典(時短遊技状態Aでは設定示唆演出の実行、時短遊技状態Bは遊技可能回数)を持たせることができるので、遊技興趣を向上できる。

【0649】

なお、設定示唆演出に限らず、別の情報についても同様に(所定の遊技情報として)扱ってよい。例えば、図54(c)に示すように、遊技者に過度な遊技を防止することを促す「遊技のめり込み注意!」という注意促進画像26ckを、時短遊技状態A(OP、ED)では表示可能とするが、時短遊技状態B(OP、ED)では表示しないようにしてもよい。

これにより、やっとの想いで時短遊技状態Bに移行させた遊技者や、時短遊技状態Bを完走して落胆している遊技者を嫌な気分にならせないことを防止できる。

【0650】

なお、図54においては、時短遊技状態A(OP、ED)では、設定示唆演出や注意促進情報の表示を実行可能として、時短遊技状態B(OP、ED)では、設定示唆演出や注意促進情報の表示を実行しないとしたが、時短遊技状態A(OP、ED)の方が時短遊技状態B(OP、ED)よりも実行され易い関係でもよい。つまり、時短遊技状態B(OP、ED)においても、設定示唆演出や注意促進情報の表示が実行されることがあってもよい。

【0651】

(契機1、契機2の特徴部を示すタイムチャート2)

図55(イ)は、図53で述べた時短B突入変動が当たりであった場合(変動パターン19)を示している。時短B突入変動が当たりである場合、画像表示装置26においては、図53で述べたハズレである場合と同様の表示が実行される。そして、キャラクタ選択を終了すると、タイミング(b)で当たりの特別図柄(例えば特別図柄A)が確定表示し、時短遊技状態Bに移行することなく当たり遊技が開始される。

このように構成することで、遊技者には時短遊技状態Bに移行すると見せて、逆転的に当たり遊技が実行されることが報知されるので、遊技者に驚きを与えることができる。

【0652】

なお、時短B突入変動が当たりである場合、画像表示装置26においては、図53（イ）で述べたハズレである場合と同様の表示が実行されるとしたが、図53（ロ）の変形例で示す形としてもよい。

具体的には、タイミング（a）で図柄変動ゲームを開始させ、時短B発動報知画像26uを表示することなくリーチを形成し、その後、当たり遊技であることを示す態様（例えば、777）を仮停止表示し、タイミング（b）で確定表示させる。

このように構成することで、時短B発動報知画像26uが表示されなかったことで、当たり遊技が付与されることを把握できるので遊技興趣の向上に繋がる。

【0653】

（契機1、契機2の特徴部を示すタイムチャート3）

図56は、それぞれの時短遊技状態の実行中に当たり遊技に当せんした場合の当たりエンディングの表示態様について説明する図である。契機1は、タイミング（a）で、通常遊技状態において当せんした当たり遊技のエンディングを終えて、タイミング（b）で、例えば時短遊技状態Aの50回目の図柄変動ゲームで当たり遊技に当せん（特別図柄Eが確定表示）したとしている。そして、タイミング（c）で最終ラウンドが終了すると、当たり遊技のエンディングが開始する。

【0654】

当たり遊技のエンディングにおいては、当たり遊技後に確変遊技状態に移行することを報知する「確変突入！」という文字画像と、右打ち促進報知画像26qとが表示される。また、これらの画像とともに、図56の例では設定示唆演出が実行されており、車を模した画像26wが表示されている。すなわち、契機1の当たり遊技のエンディングでは、設定示唆演出の実行が可能となっている。そして、当たり遊技のエンディングが終了すると、タイミング（d）より確変遊技状態が開始する。

【0655】

契機2は、タイミング（a）で、通常遊技状態において時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」となり、タイミング（b）で、例えば時短遊技状態Bの50回目の図柄変動ゲームで当たり遊技に当せん（特別図柄Eが確定表示）したとしている。そして、タイミング（c）で最終ラウンドが終了すると、当たり遊技のエンディングが開始する。

【0656】

当たり遊技のエンディングにおいては、当たり遊技後に確変遊技状態に移行することを報知する「確変突入！」という文字画像と、右打ち促進報知画像26qとが表示される。また、これらの画像とともに、図56の例では設定示唆演出が実行されており、車を模した画像26wが表示されている。すなわち、契機2の当たり遊技のエンディングでは、設定示唆演出の実行が可能となっている。

【0657】

契機2の当たり遊技のエンディングにおいては、「確変突入！」という文字画像等の表示を所定時間行くと、続いて、遊技球貸出装置の挿入口に挿入された有価価値媒体の取り忘れ防止を促す「カード取り忘れ注意！」という文字画像が所定時間にわたり表示される。続いて、パチンコ遊技機1の製造元を示す「企業ロゴ」を示す画像が所定時間にわたり表示され、続いて、「遊技ののめり込み注意！」という注意促進画像26ckが所定時間にわたり表示される。そして、当たり遊技のエンディングが終了すると、タイミング（d）より確変遊技状態が開始する。

【0658】

「確変突入！」という文字画像は確変遊技状態に移行する毎に表示されるが、「カード取り忘れ注意!」、「企業ロゴ」、「遊技ののめり込み注意!」は、例えば、通常遊技状態において当たり遊技に当せんした場合や、時短遊技状態Bにおいて当たり遊技に当せんした場合に表示されるようになっている。

つまり、契機1の場合は、タイミング（a）までに（初回の当たり遊技エンディングで）「カード取り忘れ注意!」、「企業ロゴ」、「遊技ののめり込み注意!」が表示されていたから、タイミング（c）～（d）間では表示しないようにしている。一方、契機2の

10

20

30

40

50

場合は、少なくとも時短遊技状態 B が発動するまでの「898」回と、タイミング (a) ~ (b) の「50」回は、これらの表示が行われていなかったから、タイミング (c) ~ (d) 間で表示するようにしている。

これにより、「カード取り忘れ注意!」、「企業ロゴ」、「遊技ののめり込み注意!」といった画像が適度に表示されることになり、遊技者に程よい注意喚起（「カード取り忘れ注意!」、「遊技ののめり込み注意!」）や広告宣伝（「企業ロゴ」）を行うことができる。

【0659】

また、時短遊技状態 A、時短遊技状態 B とともに、当該時短遊技状態中は、1 人の（同じ）遊技者が遊技を続ける可能性が高い。例えば、時短遊技状態 B の上限回数である 1212 回付近で当たり遊技に当せんした場合は、同じ遊技者が 1212 回付近まで連続して遊技を行ったことになる。このような中、当たり遊技エンディング演出で「遊技ののめり込み注意!」といった画像が表示されれば、遊技者に落ち着きを取り戻させることができ、遊技者に適度な遊技を心掛けさせることができる。

【0660】

なお、設定示唆演出は、契機 1の方が、契機 2 よりも実行され易くなっているもよい。つまり、時短遊技状態 A で当たり遊技に当せんさせる方が、時短遊技状態 B で当たり遊技に当せんさせるよりも困難であるから、その困難を達成した場合には、それに見合った特典を付与するようにしてもよい。

【0661】

（時短 B 示唆演出）

図 57 は、図 10 のステップ S7 や、図 11 のステップ S5-1 の処理が行われているか否か（メイン RAM 103 がクリアされている・クリアされていない）を可動体 28 の発光部の発光態様により示唆する演出（時短 B 示唆演出）の実行例を示しており、図 58、図 59 は、時短 B 示唆演出の変形例を示している。

【0662】

はじめに、パチンコ遊技機 1 が設置されている島設備には、実行された図柄変動ゲームの変動表示の回数を表示する変動回数表示器（図示せず）が設けられている。例えば、図柄変動ゲームが実行される毎にパチンコ遊技機 1 の外部端子出力（図示せず）から情報が出力され、変動回数表示器が更新（回数が加算）されるようになっている。よって、遊技者は変動回数表示器に表示された回数から、時短遊技状態 B へ移行するまでの遊技数を把握または推測することができるようになっている。

【0663】

図 57 ~ 図 59 において、メイン RAM 103 がクリアされていない場合、遊技店開店のタイミング（タイミング (b)）では、変動回数表示器の変動表示の回数は「0」が表示されており、例えば、変動回数表示器の変動表示の回数が「0」で、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「0」の場合（値が一致している場合）もあれば、変動回数表示器の変動表示の回数が「0」で、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「100」の場合（値が一致していない場合）もある。

よって、変動回数表示器の変動表示の回数が「898」で時短遊技状態 B に移行する場合と、変動回数表示器の変動表示の回数が「898」になる前に時短遊技状態 B に移行する場合とがある。

【0664】

なお、前日の遊技店の閉店時における変動回数表示器の回数を把握しておけば、翌日の遊技店の開店時に、あと何回で時短遊技状態 B へ移行するかを把握または推測することができる。ただし、メイン RAM 103 がクリアされている場合もあるので、前日の閉店時の回数（例えば 100）+ 翌日の開店時からの回数（例えば 798）で必ず時短遊技状態 B に移行するわけではない。メイン RAM 103 がクリアされている場合は、翌日の開店時からの回数が 898 で時短遊技状態 B に移行することになる。

【0665】

なお、変動回数表示器のみならず、画像表示装置 26 においても変動表示の回数を表示するようにしてもよい。この場合、画像表示装置 26 に表示する変動表示の回数は、変動回数表示器に表示する変動表示の回数と連動させる。これにより、画像表示装置 26 において変動表示の回数を把握することができる。

【0666】

図 57 のパターン 1 は、メイン RAM 103 がクリアされていない場合の一例である。タイミング (a) は、遊技店の開店前の電源 ON を示しており、このとき遊技数カウンタ (時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ) は「100」とする。なお、電源を ON にした状態では、可動体 28 は白点灯している。

【0667】

そして、遊技店が開店して、タイミング (b) において 1 回目の図柄変動ゲーム (1 変動目) が開始されると、その変動開始時において、可動体 28 の発光部が白点灯から青点灯に変化する。そして、青点灯を所定時間 (例えば 5 S) 実行すると、タイミング (c) において、変動中点灯に変化する。すなわち、変動開始時の 5 S 間において、可動体 28 の発光態様が変化している。

【0668】

なお、タイミング (b) ~ (c) 間においては、以下のパターン 2 や RAM クリアありの場合も含め、時短 B 示唆演出を実行する手段 (図 57 の例では可動体 28) における大当たり予告演出を実行せず、時短 B 示唆演出のみを実行するようになっている。また、タイミング (c) 以降においては、時短 B 示唆演出を実行する手段 (図 57 の例では可動体 28) における大当たり予告演出の実行を可能として、時短 B 示唆演出を実行しないようになっている。

これにより、例えば可動体 28 において、大当たり予告演出と時短 B 示唆演出とが同時に実行されることで、遊技者に混乱を与えてしまうことを防止できる。

また、時短 B 示唆演出に注目させる期間と、大当たり予告演出に注目させる期間とをそれぞれ明確にすることができ、それぞれの演出の見落としを防止できる。

【0669】

なお、例えば可動体 28 において時短 B 示唆演出を実行しているときに、画像表示装置 26 で大当たり予告演出を実行したり、例えば画像表示装置 26 において時短 B 示唆演出を実行しているときに、画像表示装置 26 で大当たり予告演出を実行したりするようにしてもよい。

【0670】

図 57 のパターン 2 は、メイン RAM 103 がクリアされていない場合の一例である。タイミング (a) は、遊技店の開店前の電源 ON を示しており、このとき遊技数カウンタ (時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ) は「698」とする。なお、電源を ON にした状態では、可動体 28 は白点灯している。

【0671】

そして、遊技店が開店して、タイミング (b) において 1 回目の図柄変動ゲーム (1 変動目) が開始されると、その変動開始時において、可動体 28 の発光部が白点灯から赤点灯に変化する。そして、赤点灯を所定時間 (例えば 5 S) 実行すると、タイミング (c) において、変動中点灯に変化する。すなわち、変動開始時の 5 S 間において、可動体 28 の発光態様が変化している。

【0672】

パターン 1、パターン 2 で示すように、メイン RAM 103 がクリアされていない場合、遊技数カウンタ (時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ) の値 (時短遊技状態 B が作動するまでの値) によって、点灯色を異ならせるようにした。例えば、パターン 1 の場合は、遊技数カウンタ (時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ) の値が「100」であるから、時短遊技状態 B が作動するまでは、まだ遊技数を要する状況である。一方、パターン 2 の場合は、遊技数カウンタ (時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ) の値が「698」であるから、もう少しで時短遊技状態 B が作動する状況である。よって、パターン 2 の方が

10

20

30

40

50

パターン１よりも時短遊技状態Ｂの実行期待度が高い状況である。

【０６７３】

このような状況の相違を発光色（色の違い）で示唆することで、変動開始時に何色で発光するか注目させることができる。なお、発光色については、上述の「保留先読み演出」で述べた当たりへの期待度を示唆する発光色に倣うようにしてもよい。例えば、パターン２で示す赤点灯で発光する方がパターン１で示す青点灯で発光するよりも時短遊技状態Ｂの実行期待度が高いことを示唆しているとしてもよい。これにより、「保留先読み演出」や「時短Ｂ示唆演出」に関わらず、「赤」は特典（例えば、当たり遊技、時短遊技状態）への期待度が高い状況であり、「青」は特典への期待度が低い状況であることを把握し易くなり、演出全般における理解を容易とすることができる。

10

【０６７４】

なお、点灯色は、遊技数カウンタ（時短遊技状態Ｂ発動用遊技数カウンタ）の値によって定められていてもよい。例えば、遊技数カウンタ（時短遊技状態Ｂ発動用遊技数カウンタ）の値が「０」～「２００」は「青」、「２０１」～「４００」は「黄」、「４０１」～「６００」は「緑」、「６０１」以降は「赤」とする。

一方、「０」～「２００」は、全色を選択対象とするが、「青」が他の色よりも選択され易くなっているとしてもよいし、「２０１」～「４００」は、全色を選択対象とするが、「黄」が他の色よりも選択され易くなっているとしてもよいし、「４０１」～「６００」は、全色を選択対象とするが、「緑」が他の色よりも選択され易くなっているとしてもよいし、「６０１」以降は、全色を選択対象とするが、「赤」が他の色よりも選択され易くなっているとしてもよい。

20

【０６７５】

また、点灯に限らず、点滅でもよいし、可動体２８の発光部に限らず、ガラス枠の発光装置９や、盤用照明装置２９で実行してもよい。また、可動体２８の動作により時短Ｂ示唆演出を実行してもよい。

【０６７６】

また、大当たり予告演出を実行しない手段（デバイス）で時短Ｂ示唆演出を実行してもよい。例えば、可動体２８においては、発光態様や作動態様では大当たり予告演出が実行されず、専ら時短Ｂ示唆演出を実行するようにすれば、時短Ｂ示唆演出が実行されたのか、大当たり予告演出が実行されたのか、わからなくなってしまうことを防止できる。

【０６７７】

また、大当たり予告演出を実行する手段（デバイス）で、且つ大当たり予告演出の中でも当たり遊技への期待度が高い演出を実行する手段（デバイス）では、時短Ｂ示唆演出を実行しないことが好ましい。例えば、上述した「振動予告」を行う演出ボタン１４や演出レバー１５では、（振動させる）時短Ｂ示唆演出は実行しないようにする。これにより、図柄変動ゲームの開始時に演出ボタン１４や演出レバー１５が振動したことで、当該図柄変動ゲームにおける当たり遊技への期待度が高い、と勘違いを与えてしまうことを防止できる。

30

【０６７８】

一方で、図５７において、メインＲＡＭ１０３がクリアされている場合、タイミング（ａ）で電源ＯＮ＋ＲＡＭクリアスイッチ１０５がＯＮされると、例えば、可動体２８が所定時間白点滅した後、白点灯する。すなわち、所定時間にわたり、メインＲＡＭ１０３がクリアされたことを示唆する発光態様（白点滅）で発光する。また、遊技数カウンタ（時短遊技状態Ｂ発動用遊技数カウンタ）の値が「１００」である場合にメインＲＡＭ１０３がクリアされたとしているので、タイミング（ａ）の操作により、遊技数カウンタ（時短遊技状態Ｂ発動用遊技数カウンタ）の値が「０」になる。

40

【０６７９】

そして、遊技店が開店して、タイミング（ｂ）において１回目の図柄変動ゲーム（１変動目）が開始されると、その変動開始時において、可動体２８の発光部が白点灯から消灯に変化する。そして、消灯を所定時間（例えば５Ｓ）実行すると、タイミング（ｃ）において、変動中点灯に変化する。すなわち、変動開始時の５Ｓ間において、可動体２８の発光態様に変化するようになっている。なお、メインＲＡＭ１０３がクリアされている場合

50

は、その変動開始時において、可動体 28 の発光部を必ず消灯させるようにしている。

【0680】

このように、メイン RAM 103 がクリアされている場合は可動体 28 の発光部を消灯させるようにした。これにより、まず 1 回目の図柄変動ゲーム（1 変動目）においては、可動体 28 の発光部が点灯するか、消灯するか、に注目させ、点灯する場合は何色で点灯するか、に注目させることができる。

【0681】

また、メイン RAM 103 がクリアされている場合は可動体 28 の発光部が必ず消灯するので、メイン RAM 103 がクリアされているかもしれない、といった曖昧な示唆とならず、遊技者が遊技を行うか否かの判断要素を明確にすることができ、遊技者に過度に遊技を行わせてしまうことを防止できる。

【0682】

図 58 は、時短 B 示唆演出の変形例 1 を示している。図 57 においては、遊技店開店後の 1 回目の図柄変動ゲームにおいて時短 B 示唆演出を実行する例を説明したが、図 58 は、遊技店開店後の 100 回目の図柄変動ゲーム、および、遊技店開店後の 200 回目の図柄変動ゲームで時短 B 示唆演出を実行する例を示している。

【0683】

図 58 のパターン 1 は、メイン RAM 103 がクリアされていない場合の一例である。タイミング（a）は、遊技店の開店前の電源 ON を示しており、このとき遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）は「100」とする。なお、電源 ON 時における左中右の各装飾図柄画像 26a～26c の初期出目として、画像表示装置 26 に「123」が表示されている。そして、タイミング（b）の遊技店開店時も同様の表示態様となる。

【0684】

タイミング（c）は、遊技店の開店から 100 回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「200」となったタイミングである。このとき、画像表示装置 26 には、メイン RAM 103 がクリアされていないことを示唆する非クリア示唆キャラクタ画像 26y が所定時間（例えば 5 S）にわたり表示される。なお、非クリア示唆キャラクタ画像 26y は、メイン RAM 103 がクリアされていないことを示唆する画像であって、当たり遊技への期待度を示唆する画像ではないので、表示するタイミングは、図柄変動ゲームの開始時が好ましい。

【0685】

タイミング（d）は、遊技店の開店から 200 回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「300」となったタイミングである。このとき、画像表示装置 26 には、時短遊技状態 B へ移行するまでの具体的な遊技数を示すカウントダウン画像 26x（パターン 1 の例であると「時短 B まであと 500」といった画像）が表示される。なお、カウントダウン画像 26x は、例えば、図柄変動ゲームの開始時に表示される。また、タイミング（d）において、所定時間にわたり強調して表示され、以降、表示領域の隅部において、小さいサイズで毎遊技にわたり継続して表示されるようになっている。

【0686】

図 58 のパターン 2 は、メイン RAM 103 がクリアされていない場合の一例である。タイミング（a）は、遊技店の開店前の電源 ON を示しており、このとき遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）は「598」とする。なお、電源 ON 時における左中右の各装飾図柄画像 26a～26c の初期出目として、画像表示装置 26 に「123」が表示されている。そして、タイミング（b）の遊技店開店時も同様の表示態様となる。

【0687】

タイミング（c）は、遊技店の開店から 100 回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「698」となったタイミングで

10

20

30

40

50

ある。このとき、画像表示装置 26 には、メイン RAM 103 がクリアされていないことを示唆する非クリア示唆キャラクタ画像 26 y が所定時間（例えば 5 S）にわたり表示される。

【0688】

タイミング（d）は、遊技店の開店から 200 回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「798」となったタイミングである。このとき、画像表示装置 26 には、時短遊技状態 B へ移行するまでの具体的な遊技数を示すカウントダウン画像 26 x（パターン 2 の例であると「時短 B まであと 100」といった画像）が表示される。

【0689】

このように、パターン 1、パターン 2 においては、段階的に時短 B 示唆演出を実行するようにした。特に、1 段階目（タイミング（c））では、メイン RAM 103 がクリアされていないことの示唆に留め、時短遊技状態 B に移行するまでの遊技数は示唆せず、2 段階目（タイミング（d））で、時短遊技状態 B に移行するまでの遊技数を示唆するようにした。これにより、遊技店の開店から一定期間にわたり、遊技機の稼働を向上させることができる。

【0690】

なお、非クリア示唆キャラクタ画像 26 y は、所定の抽せんにより、例えば、50% で表示されるが、50% で表示されないようにしてもよい。

また、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値に応じて、表示され易い（選択され易い）、表示され難い（選択され難い）ように構成されていてもよい。例えば、パターン 1 よりもパターン 2 の方が表示され易く（選択され易く）なっているともよい。

また、時短遊技状態 B へ移行するまでの遊技数が所定回数未満（例えば 200 未満）である場合は、非クリア示唆キャラクタ画像 26 y を必ず表示するようにしてもよい。

一方で、カウントダウン画像 26 x は、必ず表示されるようにする。

このようにすれば、いつまでも曖昧な示唆が行われ、遊技者が過度に遊技を続けてしまうことを防止できる。

【0691】

なお、カウントダウン画像 26 x は、タイミング（d）で表示された後、毎遊技にわたり継続して表示されるとしたが、例えば、リーチが行われているときは非表示としてもよいし、表示したままとしてもよい。非表示とする場合は、リーチに集中させることができる。一方、表示したままとする場合は、リーチ中であっても、時短遊技状態 B へ移行するまでの遊技数を把握させることができる。

【0692】

一方で、図 58 において、メイン RAM 103 がクリアされている場合、タイミング（a）で電源 ON + RAM クリアスイッチ 105 が ON されると、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「598」→「0」になる。なお、電源 ON 時における左中右の各装飾図柄画像 26 a ~ 26 c の初期出目として、画像表示装置 26 に「123」が表示されている。つまり、左中右の各装飾図柄画像 26 a ~ 26 c の初期出目の態様からは、メイン RAM 103 がクリアされているのか、メイン RAM 103 がクリアされていないのかが把握できないようになっている。

【0693】

そして、タイミング（b）の遊技店開店時も同様の表示態様となり、また、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値は「0」となっている。

【0694】

タイミング（c）は、遊技店の開店から 100 回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「100」となったタイミングである。このとき、画像表示装置 26 には、非クリア示唆キャラクタ画像 26 y が表示されることはない。

10

20

30

40

50

【0695】

タイミング（d）は、遊技店の開店から200回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ）の値が「200」となったタイミングである。このとき、画像表示装置26には、時短遊技状態Bへ移行するまでの具体的な遊技数を示すカウントダウン画像26x（パターン2の例であると「時短Bまであと698」といった画像）が表示される。このカウントダウン画像26xは、パターン1、パターン2同様、タイミング（d）で必ず表示される。

【0696】

このように、メインRAM103がクリアされている場合は、1段階目（タイミング（c））では何ら示唆は行わず、2段階目（タイミング（d））で時短遊技状態Bに移行するまでの遊技数を示唆するようにした。

10

上述のとおり、メインRAM103がクリアされていない場合でも、非クリア示唆キャラクタ画像26yが表示されないことがあるので、1段階目（タイミング（c））では、メインRAM103がクリアされているのか、メインRAM103がクリアされていないのかが把握できない場合が生じる。この場合、ひとまず2段階目（タイミング（d））まで遊技を継続しようと思わせることができるので、パチンコ遊技機1の稼働を向上させることができる。

また、カウントダウン画像26xは必ず表示されるので、いつまでも曖昧な示唆が行われ、遊技者が過度に遊技を続けてしまうことを防止できる。

【0697】

20

図59は、時短B示唆演出の変形例2を示している。図57、図58においては、図柄変動ゲームの実行中に時短B示唆演出を実行する例を説明したが、図59は、電源ON時における左中右の各装飾図柄画像26a～26cの初期出目で時短B示唆演出を実行する。

【0698】

まず、メインRAM103がクリアされていない場合、タイミング（a）は、遊技店の開店前の電源ONを示しており、このとき遊技数カウンタ（時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ）は「100」とする。なお、電源ON時における左中右の各装飾図柄画像26a～26cの初期出目として、画像表示装置26に「357」が表示されている。そして、タイミング（b）の遊技店開店時も同様の表示態様となる。

【0699】

30

タイミング（c）は、遊技店の開店から698回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ）の値が「798」となったタイミングである。このとき、画像表示装置26には、カウントダウン画像26xが表示される。

【0700】

一方、メインRAM103がクリアされている場合、タイミング（a）で電源ON+RAMクリアスイッチ105がONされると、遊技数カウンタ（時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ）の値が「100」→「0」になる。なお、電源ON時における左中右の各装飾図柄画像26a～26cの初期出目として、画像表示装置26に「774」が表示されている。つまり、メインRAM103がクリアされていない場合と、メインRAM103がクリアされている場合とで、左中右の各装飾図柄画像26a～26cの初期出目の態様を異ならせるようにした。これにより、初期出目の態様から遊技を行う遊技台を選択することができ、初期出目としてどのような図柄の組合せが表示されているかに注目させることができる。

40

【0701】

そして、タイミング（b）の遊技店開店時も同様の表示態様となり、また、遊技数カウンタ（時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ）の値は「0」となっている。

【0702】

タイミング（c）は、遊技店の開店から798回の図柄変動ゲームが行われ、遊技数カウンタ（時短遊技状態B発動用遊技数カウンタ）の値が「798」となったタイミングである。このとき、画像表示装置26には、カウントダウン画像26xが表示される。この

50

カウントダウン画像 26 x は、図 58 同様、タイミング (d) で必ず表示される。なお、図 59 の例では、初期出目の態様から、メイン RAM 103 がクリアされているか否かが把握できるので、図 58 の例よりも容易にメイン RAM 103 のクリア有無が把握できるといえる。よって、カウントダウン画像 26 x は、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「798」となったとき、つまり、図 58 の例よりも時短遊技状態 B に近い状況で表示される。これにより、図 58 の例と図 59 の例とで、適度なバランスをとることができる。

【0703】

なお、複数段階の設定値を備える場合、時短 B 示唆演出は、設定値毎に出易くなっていたり、出難くなっていたりしてもよい。例えば、設定された設定値が 1 でメイン RAM 103 がクリアされていない場合は、設定された設定値が 6 でメイン RAM 103 がクリアされていない場合よりも、時短 B 示唆演出が出難くなっているてもよい。これにより、時短 B 示唆演出の出現度合いから設定値を推測することもできるので、更なる遊技興趣の向上を図ることができる。

【0704】

（時短 B 突入変動を説明するタイムチャート 1）

図 60 は、時短 B 突入変動を説明するタイムチャートである。はじめに、ケース 1 は、通常遊技状態における図柄変動ゲームの開始時において保留球数が「3」になる場合に、実行する変動パターンを説明している。

【0705】

タイミング (a) は、特別図柄 D が確定表示し、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「100」となったタイミングである。このとき、当該アイコンは消去されて、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 26 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 26 i、第 1 始動口第 4 保留球画像 26 表示領域 j の全てに保留アイコンが表示されている。

【0706】

そして、所定時間の変動間インターバルが経過すると、タイミング (b) で次の図柄変動ゲーム（次変動）が開始される。このとき、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g に表示されていた保留アイコンが当該変動アイコン表示領域 26 o にスライド移動し、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 26 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 26 i、第 1 始動口第 4 保留球画像 26 表示領域 j に表示されていた保留アイコンが第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 26 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 26 i にスライド移動する。

【0707】

また、このとき、メイン CPU 101 においては、変動パターン 0 が決定され（特別図柄当たり判定処理＝ハズレ）、画像表示装置 26 において、変動パターン 0 に対応する変動演出パターンが実行される。すなわち、短縮変動が実行される。

このように、通常遊技状態において、変動開始時に保留 4 → 保留 3 になる場合は、短縮変動が実行される。

【0708】

一方、ケース 2 は、時短遊技状態 B の 1 回目の図柄変動ゲームの開始時において、保留球数が「3」になる場合に、実行する変動パターンを説明している。

タイミング (a) に至るまでは通常遊技状態であり、つまり、時短遊技状態 B に移行する直前の図柄変動ゲームが実行されている。このとき、画像表示装置 26 には、次の図柄変動ゲームが行われる遊技状態が時短遊技状態 B であることを示唆する時短 B 予告画像 26 j y が表示される。

【0709】

タイミング (a) は、特別図柄 D が確定表示し、遊技数カウンタ（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ）の値が「898」となったタイミングである。このとき、当該アイコンは消去されて、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g、第 1 始動口第 2 保留球画像

10

20

30

40

50

表示領域 26 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 26 i、第 1 始動口第 4 保留球画像 26 表示領域 j の全てに保留アイコンが表示されている。

【0710】

そして、所定時間の変動間インターバルが経過すると、タイミング (b) で次の図柄変動ゲーム (次変動) が開始される。このとき、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g に表示されていた保留アイコンが当該変動アイコン表示領域 26 o にスライド移動し、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 26 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 26 i、第 1 始動口第 4 保留球画像 26 表示領域 j に表示されていた保留アイコンが第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g、第 1 始動口第 2 保留球画像表示領域 26 h、第 1 始動口第 3 保留球画像表示領域 26 i にスライド移動する。

10

つまり、ケース 1 と保留記憶領域に記憶されている状況は同じである。

【0711】

このとき、ケース 1 であれば変動パターン 0 が実行されたが、ケース 2 では時短突入変動であるため、メイン CPU 101 においては、変動パターン 18 が決定され (特別図柄当たり判定処理 = ハズレ)、画像表示装置 26 において、変動パターン 18 に対応する変動演出パターンが実行される。すなわち、ケース 1 と保留記憶領域に記憶されている状況は同じであっても短縮変動は実行されずに、特定変動 A が実行される。

【0712】

そして、特定変動 A は、変動時間が 40 S で構成されていることから、当該変動時間を用いて、時短 B 発動報知画像 26 u を表示したり、右打ち促進強調報知画像 26 p を表示したり、キャラクタ選択画像 26 v を表示したりする。このように、ケース 1 と保留記憶領域に記憶されている状況は同じであっても短縮変動を実行せずに、特定変動 A を実行することで、タイミング (b) 以降の遊技において必要な情報を遊技者に提供することができる。

20

【0713】

(時短 B 突入変動を説明するタイムチャート 2)

図 61 は、時短 B 突入変動を説明するタイムチャートである。特に、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「898」となって時短遊技状態 B への移行条件を満たしたが、後続保留がない状況における画像表示装置 26 の表示態様を示している。

【0714】

タイミング (a) に至るまでは、時短遊技状態 B へ移行する直前の図柄変動ゲームを示している。このとき、当該変動アイコン表示領域 26 o にのみアイコンが表示されており、第 1 始動口第 1 保留球画像表示領域 26 g 等にはアイコンが表示されておらず、いわゆる後続保留がない「保留 0」の状態となっている。

30

【0715】

そして、その状態のままタイミング (a) でハズレの確定表示が行われたとしている。そして、「保留 0」の状態であるので、次の図柄変動ゲームは開始されず、「客待ち中」となる。

ただし、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「898」となって時短遊技状態 B への移行条件を満たしているので、例えば、タイミング (a) での停止時コマンド (例えば、遊技状態コマンド_時短 B) の受信に基づいて、画像表示装置 26 の背景画像を時短遊技状態 B に対応する背景画像とする。また、右打ち促進報知画像 26 q を表示する。

40

【0716】

これにより、遊技に不慣れな遊技者であっても、これらの画像の表示により、遊技を続けた方がよいことを理解することができ、タイミング (a) で「保留 0」の状態となったことを理由に遊技を辞めてしまう (遊技者が損をしてしまう) ことを防止できる。

【0717】

そして、タイミング (b) で、始動入賞が発生すると (いずれかの始動口に遊技球が入賞すると)、図柄変動ゲームが開始され、演出制御基板 200 では開始時コマンド (例えば、特別図柄変動パターン指定コマンド) を受信し、当該コマンドの受信に基づいて、画

50

像表示装置 26 においては、時短 B 発動報知画像 26 u や、右打ち促進強調報知画像 26 p や、キャラクタ選択画像 26 v の表示が行われる。

【0718】

なお、右打ち促進強調報知画像 26 p の表示は、第 1 始動口 21 および第 2 始動口 22 への遊技球の入賞に基づく開始コマンドの受信に基づいて行われてもよいし、既に右打ちが行われていると判断できる第 2 始動口 22 への遊技球の入賞に基づく開始コマンドの受信に基づいては行われず、第 1 始動口 21 への遊技球の入賞に基づく開始コマンドの受信に基づいて行われるようにしてもよい。

前者であれば、いかなる場合も右打ち促進強調報知画像 26 p の表示が行われるので、遊技者に最適な遊技を促すことができる。

一方、後者であれば、既に右打ちが行っているであろう遊技者に対して、右打ち促進強調報知画像 26 p を表示することによる「くどさ」「煩わしさ」を与えてしまうことを防止できる。

【0719】

なお、図 61 は、タイミング (a) で「保留 0」の状態となる場合を説明したが、各種コマンドの受信に基づく各種画像の表示については、「保留 0」の状態であろうが、「保留 4」の状態であろうが、同様にして行われる。これにより、保留の状態にかかわらず、各種コマンドと各種画像の表示との対応関係を一律にすることができるので、保留の状態によって処理を変える必要がなく、制御の複雑化を防止できる。

【0720】

(通常遊技状態における契機 1、契機 2 について説明するタイムチャート 1)

次に、図 62 を用いて、通常遊技状態における契機 1、契機 2 について説明する。なお、図 62 は、通常遊技状態における契機 1、契機 2 (特に時短遊技状態 A、B に移行する直前に行われる図柄変動ゲーム) について説明する簡易タイムチャートである。なお、契機 1 は、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「898」となる図柄変動ゲームが当たりであった場合としてもよい。

【0721】

はじめに、契機 1 の場合、直前の図柄変動ゲームにおいて、図 8 における変動パターン 6 ~ 11 が選択可能である。つまり、契機 1 の場合、直前の図柄変動ゲームにおいて必ずリーチが発生するようになっている。

【0722】

また、大当たり予告演出として、上述した大当たり予告演出 A、大当たり予告演出 B、大当たり予告演出 C が選択可能である。つまり、契機 1 の場合、直前の図柄変動ゲームにおいて大当たり予告演出 A、大当たり予告演出 B、大当たり予告演出 C が選択可能であり、いわゆるプレミア予告の選択も可能となっている。

なお、大当たり予告演出 A と、大当たり予告演出 B とでは、大当たり予告演出 B を選択し易い傾向にある。

【0723】

そして、タイミング (b) で図柄変動ゲームが終了し図柄が確定表示 (当たり) すると、当たり遊技が開始され、タイミング (c) で当たり遊技を終了すると、時短遊技状態 A に移行する。

【0724】

次に、契機 2 の場合、直前の図柄変動ゲームにおいて、図 8 における変動パターン 0 ~ 5 が選択可能である。つまり、契機 2 の場合、直前の図柄変動ゲームにおいてリーチが発生することもあるが、リーチが発生しないこともある。

【0725】

また、大当たり予告演出として、上述した大当たり予告演出 A、大当たり予告演出 B が選択可能である。つまり、契機 2 の場合、直前の図柄変動ゲームにおいて大当たり予告演出 A、大当たり予告演出 B が選択可能であり、いわゆるプレミア予告の選択は不可能となっている。

なお、大当たり予告演出 A と、大当たり予告演出 B とでは、大当たり予告演出 A を選択し易い

10

20

30

40

50

傾向にある。

そして、タイミング（b）で図柄変動ゲームが終了し図柄が確定表示（ハズレ）すると、時短遊技状態Bに移行する。

【0726】

契機1と契機2とを比較すると、契機1の場合、直前の図柄変動ゲームで必ずリーチが発生するが、契機2の場合、リーチが発生する場合もあれば、リーチが発生しない場合もある。

また、契機1の場合、直前の図柄変動ゲームでプレミア予告を選択可能であるが、契機2の場合、直前の図柄変動ゲームでプレミア予告を選択不可能である。

また、契機1の場合、直前の図柄変動ゲームで、当たり遊技に対する当たり期待度が高い大当たり予告演出Bを選択し易いが、契機2の場合、直前の図柄変動ゲームで、当たり遊技に対する当たり期待度が低い大当たり予告演出Aを選択し易い。

このような傾向から、図柄変動ゲームの内容（リーチ有無、大当たり予告演出内容）から、いずれの契機により時短遊技状態に移行するかを推測することができる。これにより、直前の図柄変動ゲームの内容にも注目させることができ、遊技興趣の向上が図れる。

【0727】

なお、図柄変動ゲームの内容は、図62に限られない。例えば、契機1の場合、大当たり予告演出が複数種類、複合して発生し易く、契機2の場合、大当たり予告演出が複数種類、複合して発生し難くしてもよい。このようにしても同様の効果が得られる。

【0728】

（通常遊技状態における契機1、契機2について説明するタイムチャート2）

次に、図63を用いて、通常遊技状態における契機1、契機2について説明する。なお、図63は、契機1による時短遊技状態Aへの移行と、契機2による時短遊技状態Bへの移行と（特に、移行前に行われる演出）について説明する簡易タイムチャートである。

【0729】

はじめに、契機1は、タイミング（a）で当たり遊技（特別図柄C）に当せんした（当せんし、当たりに係る図柄が確定表示した）と仮定している。この場合、タイミング（b）にかけて当たり遊技が実行される。ここで、当たり遊技においては、当たり遊技終了後の遊技状態として確変遊技状態に移行するか否かの昇格演出を行うことがある。例えば、昇格演出は、特別図柄Bが決定され、装飾図柄は「444」の図柄の組み合わせが決定された場合や、特別図柄Cが決定され、装飾図柄は「444」の図柄の組み合わせが決定された場合に実行可能となっている。なお、この場合、前者が、昇格演出が成功の結果となり、後者が、昇格演出が失敗の結果となる。

【0730】

そして、昇格演出では、当たり遊技中に、画像表示装置26に「ボタンを押して確変を獲得せよ!」といった画像と、演出ボタン14を模した画像と、を表示して演出ボタン14の操作を有効化する。

【0731】

そして、図63の例であると、特別図柄Cが決定されていると仮定しているので、演出ボタン14を操作した結果、昇格演出が失敗となったことを示す画像（「× 残念・・・」といった画像）が表示される。

【0732】

そして、タイミング（b）で当たり遊技が終了すると、時短Aオープニング（時短AOP）に移行し、タイミング（c）で時短OPが終了すると、時短遊技状態Aに移行する。

【0733】

このように、契機1では、時短遊技状態Aに移行する前（例えば、図柄が確定表示してから時短遊技状態Aに移行するまでの間＝当たり遊技中）に、操作手段（演出ボタン14）を用いて、確変遊技状態に移行するか否かの演出（昇格演出）が行われるようになっている。なお、昇格演出は、失敗の結果であると時短遊技状態Aに移行することになるため、時短遊技状態Aに移行するか否かの演出（時短遊技状態Aへの移行を示唆する演出）と

10

20

30

40

50

読み替えることもできる。

【0734】

次に、契機2は、タイミング(a)で時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」となり、特別図柄Dが確定表示されたと仮定している。そして、タイミング(a)からタイミング(b)にかけて時短Bオープニング(時短BOP)が行われ、タイミング(b)から時短遊技状態Bに移行する。

【0735】

このように、契機2では、時短遊技状態Bに移行する前(例えば、図柄が確定表示してから時短遊技状態Bに移行するまでの間=時短BOP)に、操作手段(演出ボタン14)を用いて、時短遊技状態Bに移行するか否かの演出は行われない。

このように、契機1では、時短遊技状態Aに移行する前に、操作手段(演出ボタン14)を用いて、時短遊技状態Aに移行するか否かの演出が行われるが、契機2では、時短遊技状態Bに移行する前に、操作手段(演出ボタン14)を用いて、時短遊技状態Bに移行するか否かの演出が行われない、といった関係になる。

特に、契機1の場合、昇格演出成功の場合、確変遊技状態へ移行し、昇格演出失敗の場合、時短遊技状態Aへ移行することになるから、演出ボタン14を操作させて、いずれの遊技状態へ移行するのかを報知する意義がある。一方、契機2の場合、時短遊技状態Bへの移行が確定する(他の選択肢がない)から、わざわざ演出ボタン14などを操作させずに時短遊技状態Bに移行させることで、遊技者に煩わしさを与えてしまうことを防止できる。

【0736】

(通常遊技状態における契機1、契機2について説明するタイムチャート3)

次に、図64を用いて、図63で述べた昇格演出の別例を説明する。なお、図63と重複する部分については適宜説明を省略する。

【0737】

はじめに、契機1は、タイミング(a)で特別図柄Cに対応するサブ図柄(444)が仮停止表示された(ひとまず当たりは確定した)と仮定している。なお、タイミング(a)に至る前後も図柄変動ゲームは継続している。

【0738】

その後、図示は省略しているが、サブ図柄を縦にスクロール表示して、仮停止表示から確定表示までの間に行われる再抽せん演出を実行する。なお、再抽せん演出とは、仮停止表示したサブ図柄を他のサブ図柄に変更可能とする演出であって、例えば、特別図柄Bに対応するサブ図柄(444)が仮停止表示した場合は、再抽せん演出で、他のサブ図柄(333=確変遊技状態に移行することを示唆するサブ図柄)に変更することが可能であり、特別図柄Cに対応するサブ図柄(444)が仮停止表示した場合は、再抽せん演出で、他のサブ図柄(333=確変遊技状態に移行することを示唆するサブ図柄)に変更することが不可能であり、再抽せん演出を行った結果、サブ図柄(444)が確定表示するような演出をいう。

【0739】

そして、図64の例では、特別図柄Cに対応するサブ図柄(444)が仮停止表示されたと仮定しているので、「図柄UPを目指せ!」といった画像と、演出ボタン14を模した画像とを表示し再抽せん演出を実行しても、確定表示されるサブ図柄は、「444」となる。

そして、その後、当たり遊技を経た後、時短遊技状態Aに移行することになる。

【0740】

なお、契機2においては、このような再抽せん演出は行われることはない。すなわち、タイミング(a)でハズレに対応するサブ図柄(526)が仮停止表示し、タイミング(b)で特別図柄Dとサブ図柄(526)とが確定表示し、タイミング(b)で時短BOPに移行し、タイミング(c)で時短遊技状態Bに移行することになる。

【0741】

このように、契機 1 では、時短遊技状態 A の移行前（特に、仮停止表示から確定表示までの間）に、操作手段（演出ボタン 14）を用いて再抽せん演出を行うが、契機 2 では、時短遊技状態 B の移行前（特に、仮停止表示から確定表示までの間）に、操作手段（演出ボタン 14）を用いて再抽せん演出を行わないようにした。これにより、図 63 で述べた効果と同様の効果が得られる。

【0742】

（契機 1 と契機 2 の出力可能な楽曲の関係について）

次に、図 65 を用いて、契機 1 と契機 2 とにおける出力可能な楽曲の関係について説明する。なお、図 65 は、契機 1 で時短遊技状態 A へ移行した場合の出力可能な楽曲、契機 2 で時短遊技状態 B へ移行した場合の出力可能な楽曲について説明する簡易タイムチャートである。

10

【0743】

ここで、楽曲とは、例えば、歌手等が歌う曲（例えば、歌詞付き）を想定しており、当たり遊技中や確変遊技状態において、複数の楽曲からいずれかの楽曲を遊技者が選択できるようになっている（通常遊技状態では選択できない）。これにより、当たり遊技中や確変遊技状態における遊技者の気分を高揚させることができるようになっている。

【0744】

はじめに、契機 1 は、タイミング（a）で特別図柄 C が確定表示されたと仮定している。そして、その後、タイミング（b）に至るまで当たり遊技が行われることになる。

そして、この当たり遊技においては、楽曲を選択可能となっており、図 65 の例では、遊技者が演出ボタン 14 を操作することにより、楽曲 A が選択されたと仮定している。そして、楽曲 A が選択されると、スピーカ 10 より楽曲 A が出力される。

20

【0745】

そして、タイミング（b）で当たり遊技が終了すると、時短 AOP に移行し、タイミング（c）で時短 AOP が終了すると、時短遊技状態 A に移行する。そして、時短遊技状態 A においては、時短中 BGM がスピーカ 10 より出力される。

【0746】

ここで、時短中 BGM とは、例えば、歌手等が歌う曲の歌詞なしのメロディを想定しており、時短遊技状態 A においては、単一の時短中 BGM が出力されることになる。

【0747】

次に、契機 2 は、タイミング（a）で時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「898」となり、特別図柄 D が確定表示されたと仮定している。そして、タイミング（a）からタイミング（b）にかけて時短 BOP が行われ、タイミング（b）から時短遊技状態 B に移行する。そして、時短遊技状態 B においては、スピーカ 10 より、契機 1 と同様の時短中 BGM が出力される。

30

【0748】

上述の契機 1 と契機 2 とを比較すると、図柄が確定表示してから時短遊技状態に移行するまでに出力可能な楽曲は、契機 2 よりも契機 1 の方が、当たり遊技を介する分、多い関係にある。これにより、当たり遊技を経て時短遊技状態 A へ移行する権利を得た遊技者に対し、付加価値をつけることができる。なお、契機 1 においては、当たり遊技において選択した楽曲をそのまま時短遊技状態 A において出力してもよいし、時短遊技状態 A においても楽曲選択が可能にしてもよい。これにより、契機 1 にさらに付加価値をつけることができる。

40

【0749】

（契機 1 で移行した時短遊技状態 A と、契機 2 で移行した時短遊技状態 B について説明するタイムチャート 1）

次に、図 66 を用いて、契機 1 で移行した時短遊技状態 A と、契機 2 で移行した時短遊技状態 B とについて説明する。なお、図 66 は、契機 1 で移行した時短遊技状態 A と、契機 2 で移行した時短遊技状態 B との背景画像等について説明する簡易タイムチャートである。

50

【0750】

はじめに、契機1は、タイミング(a)で特別図柄Cが確定表示されたと仮定している。そして、その後、タイミング(b)に至るまで当たり遊技が行われることになる。そして、タイミング(b)で当たり遊技が終了すると、時短AOPに移行し、タイミング(c)で時短AOPが終了すると、時短遊技状態Aに移行する。

【0751】

そして、時短遊技状態Aにおいては、画像表示装置26に、例えば、道路を車で走っているような背景画像が表示される。また、スピーカ10より、当該背景画像に対応する時短中BGM1が出力される。

【0752】

次に、契機2は、タイミング(a)で時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」となり、特別図柄Dが確定表示されたと仮定している。そして、タイミング(a)からタイミング(b)にかけて時短BOPが行われ、タイミング(b)から時短遊技状態Bに移行する。

【0753】

そして、時短遊技状態Bにおいては、画像表示装置26に、例えば、山を眺めているような背景画像が表示される。また、スピーカ10より、当該背景画像に対応する時短中BGM2が出力される。

【0754】

契機1と契機2とを比較すると、契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bとで、時短遊技状態における背景画像および時短中のBGMを異ならせるようにした。これにより、いずれの契機で時短遊技状態に移行したのかがわかり易くなり、また、背景画像やBGMの相違により、時短遊技状態がマンネリ化してしまうことを防止できる。

【0755】

なお、図66では、契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bとで、時短遊技状態における背景画像および時短中のBGMを異ならせたが、契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bとで、時短遊技状態における背景画像および時短中のBGMを同じにしてもよい。このようにすれば、背景画像やBGMを契機によって変える必要がなく、データの削減に寄与できる。

【0756】

(時短遊技状態終了後の通常遊技状態における演出モードについて)

次に、図67を用いて、時短遊技状態終了後の通常遊技状態における演出モードについて説明する。なお、タイミング(b)に至るまでは、例えば、図66と同一内容であるため、説明を省略する。

【0757】

契機1で移行した時短遊技状態A、契機2で移行した時短遊技状態Bともに、タイミング(b)で時短遊技状態を終了すると、通常遊技状態に移行する。この時短遊技状態終了後間もない通常遊技状態においては、演出モードとして、特殊モード(図5における演出モードE)に移行するようになっている。

【0758】

この特殊モード(演出モードE)は、時短遊技状態終了後間もない通常遊技状態においてのみ移行するようになっており、例えば、特殊モードを終了した後の通常遊技状態において、演出モードA、演出モードB、演出モードC、演出モードD(いずれも通常モード)の間で演出モードの切り替えを可能としても、特殊モードへの切り替えは不可能としている。

【0759】

すなわち、特殊モードは、時短遊技状態終了後間もない通常遊技状態においてのみ移行可能な特別な演出モードとして位置づけられている。このように、時短遊技状態終了後間もない通常遊技状態においてのみ移行可能な演出モードを備えることで、遊技者に見慣れ

10

20

30

40

50

ない背景画像等を表示することができ、あたかも時短遊技状態が継続しているかのような感覚を与えることができるようになる。これにより、時短遊技状態が終了して時点で遊技を辞めてしまうことの防止を図っている。

【0760】

なお、特殊モードは規定回数の図柄変動ゲーム（例えば、20回）が実行されると終了し、タイミング（c）は、規定回数の図柄変動ゲームが実行されたタイミングを示している。そして、タイミング（c）で、特殊モードを終了して、通常モード（例えば演出モードA）に移行することになる。

【0761】

このように、いずれの契機で時短遊技状態に移行しても、時短遊技状態終了後は、いずれも特殊モードに移行させるようにした。これにより、例えば、特殊モードに移行させる機会を増加させることができ、更なる遊技興趣の向上が図れる。特に、特殊モードにおいて有益な情報を示唆する場合（例えば、上述した設定示唆演出を行う場合）には、このように移行させる機会を増加させることは有効である。

【0762】

（契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bについて説明するタイムチャート2）

次に、図68を用いて、契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bとについて説明する。なお、図68は、契機1で移行した時短遊技状態A（見た目上）と、契機2で移行した時短遊技状態Bとの有利度合いの関係について説明する簡易タイムチャートである。

【0763】

はじめに、契機1は、タイミング（a）で特別図柄Aが確定表示し、サブ図柄は「444」の図柄の組み合わせが確定表示したと仮定している。そして、その後、タイミング（b）に至るまで当たり遊技が行われることになる。そして、タイミング（b）で当たり遊技が終了すると、時短AOPに移行し、タイミング（c）で時短AOPが終了すると、時短遊技状態Aに移行する。

【0764】

そして、時短遊技状態Aにおいては、画像表示装置26に、例えば、道路を車で走っているような背景画像（時短遊技状態Aであることを示唆する背景画像）が表示される。また、スピーカ10より、当該背景画像に対応する時短中BGM1が出力される。

このように、画像表示装置26の見た目上や、スピーカ10から出力されるBGMは、時短遊技状態Aに対応するものであるが、実際の遊技状態は確変遊技状態である。

【0765】

次に、契機2は、タイミング（a）で時短遊技状態B発動用遊技数カウンタが「898」となり、特別図柄Dが確定表示されたと仮定している。そして、タイミング（a）からタイミング（b）にかけて時短BOPが行われ、タイミング（b）から時短遊技状態Bに移行する。そして、契機1と同様の背景画像やBGMが出力される。なお、契機2である場合は、実際の遊技状態は確変遊技状態であることはなく、必ず時短遊技状態（時短遊技状態B）となる。

【0766】

契機1と契機2とを比較すると、契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bとで、時短遊技状態中の背景画像やBGMを同一としながら、契機1の場合は、実際の遊技状態が確変遊技状態である可能性も含ませるようにした。これにより、契機1で移行した時短遊技状態Aと、契機2で移行した時短遊技状態Bとでは、契機1で移行した時短遊技状態Aの方が有利な場合が生じる。よって、時短遊技状態における遊技可能回数は時短遊技状態Aの方が少ないものの、確変遊技状態である場合も含むので、時短遊技状態における遊技可能回数が多い時短遊技状態Bとのバランスを図ること（回数の多い時短遊技状態Bばかりが有利であるというイメージを払拭）ができる。

【0767】

(時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの更新例について)

次に、図 6 9 を用いて時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ (図 9 参照) の更新例について説明する。

【0768】

タイミング (a) は、時短遊技状態 A を終了したタイミングである。従って、タイミング (a) では、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「100」であり、タイミング (a) から通常遊技状態が開始する。

【0769】

そして、タイミング (b) は、第 1 始動口 2 1 に遊技球が入球し、当該入球に対応する図柄変動ゲームが実行されたと仮定している。この場合、第 1 始動口 2 1 への入球に対する賞球払出が行われ、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「1」加算される。

【0770】

そして、タイミング (c) は、第 2 始動口 2 2 に遊技球が入球し、当該入球に対応する図柄変動ゲームが実行されたと仮定している。この場合、第 2 始動口 2 2 への入球に対する賞球払出が行われ、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「1」加算される。

【0771】

このように、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタは、時短遊技状態 A で「100」回カウントされた後、通常遊技状態において、第 1 始動口 2 1 に入球し、当該入球に対応する図柄変動ゲームが実行された場合に更新され、第 2 始動口 2 2 に入球し、当該入球に対応する図柄変動ゲームが実行された場合においても更新されるようになっている。

【0772】

このような構成であれば、通常遊技状態において、偶然、第 2 始動口 2 2 に遊技球が入球した場合、(第 1 始動口 2 1 より有利な) 第 2 始動口 2 2 への入球に基づく特別図柄当たり判定処理を受けることができるとともに、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタも更新されることになるので、遊技者に得した気分を与えることができ、更なる遊技興趣の向上が図れる。

【0773】

なお、図 6 9 の更新例は、特に、第 1 始動口 2 1 と、第 2 始動口 2 2 とが上下に並んで配置され、いずれの始動口にも左打ち (または右打ち) で入球させることが可能である盤面構成に用いると、より好適である。

【0774】

(時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの更新例 (変形例 1) について)

次に、図 7 0 を用いて時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ (図 9 参照) の更新例 (変形例 1) について説明する。

【0775】

タイミング (a) は、時短遊技状態 A を終了したタイミングである。従って、タイミング (a) では、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「100」であり、タイミング (a) から通常遊技状態が開始する。

【0776】

そして、タイミング (b) は、第 1 始動口 2 1 に遊技球が入球し、当該入球に対応する図柄変動ゲームが実行されたと仮定している。この場合、第 1 始動口 2 1 への入球に対する賞球払出が行われ、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「1」加算される。

【0777】

そして、タイミング (c) およびタイミング (d) は、第 2 始動口 2 2 が 1 回 0.9 秒で開放したときに、2 個の遊技球が第 2 始動口 2 2 に入球したことを示している。つまり、タイミング (c) が 1 個目の入球であり、タイミング (d) が 2 個目の入球である。

【0778】

この場合、タイミング (c) は、図 6 9 のタイミング (c) と同様に扱うことができる。しかしながら、タイミング (d) における 2 個目の入球については無効と扱う。つまり、2 個目の入球に対応する図柄変動ゲームは非実行とし、第 2 始動口 2 2 への入球に対す

10

20

30

40

50

る賞球払出も行わず、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタも更新しない。なお、一例として、第 2 始動口 2 2 の 1 回の開放で 2 個の遊技球が入球した、としたが、3 個目以降も同様に、無効と扱うのは勿論である。

【0779】

このように構成することで、例えば、不正に第 2 始動口 2 2 を開放させて、第 2 始動口 2 2 への入球に基づく特別図柄当たり判定処理を受けようとする行為や、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタを更新させる行為の抑止力となる。

【0780】

なお、図 7 0 の更新例は、第 1 始動口 2 1 と、第 2 始動口 2 2 とが上下に並んで配置され、いずれの始動口にも左打ち（または右打ち）で入球させることが可能である盤面構成、第 1 始動口 2 1 と、第 2 始動口 2 2 とが左右に離間して配置され、第 1 始動口 2 1 へは左打ち、第 2 始動口 2 2 へは右打ちで入球させることが可能である盤面構成のいずれにも好適である。

【0781】

（時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタの更新例（変形例 2）について）

次に、図 7 1 を用いて時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタ（図 9 参照）の更新例（変形例 2）について説明する。

【0782】

タイミング（a）は、時短遊技状態 A を終了したタイミングである。従って、タイミング（a）では、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「100」であり、タイミング（a）から通常遊技状態が開始する。

【0783】

そして、タイミング（b）は、第 1 始動口 2 1 に遊技球が入球し、当該入球に対応する図柄変動ゲームが実行されたと仮定している。この場合、第 1 始動口 2 1 への入球に対する賞球払出が行われ、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタが「1」加算される。

【0784】

そして、タイミング（c）は、第 2 始動口 2 2 に遊技球が入球したことを示しているが、当該図 7 1 の更新例では、そもそも 1 個目の入球であっても、図 7 0 のタイミング（d）と同様に扱ってもよい。

【0785】

このように構成することで、例えば、最適な遊技を行っていない場合、図柄変動ゲームを非実行としたり、賞球払出を行わなかったり、時短遊技状態 B 発動用遊技数カウンタを更新しなかったりすることが、最適な遊技を行っていないことの遊技者に対する報知となり、遊技者に最適な遊技を促すことができる。

【0786】

なお、図 7 1 の更新例は、特に、第 1 始動口 2 1 と、第 2 始動口 2 2 とが左右に離間して配置され、第 1 始動口 2 1 へは左打ち、第 2 始動口 2 2 へは右打ちで入球させることが可能である盤面構成に用いると、より好適である。

【0787】

上記遊技機において記載する手段等の詳細について説明する。

遊技球が流下可能な遊技領域（例えば、遊技領域 7）に形成された始動口（例えば、第 1 始動口 2 1、第 2 始動口 2 2）と、前記始動口に遊技球が入球したことに基づいて、遊技者にとって有利な特別遊技（例えば、当たり遊技）を実行するか否かを判定する判定手段（例えば、特別図柄当たり判定処理を行うメイン CPU 101）と、前記始動口に遊技球が入球したことに基づいて識別情報（例えば、特別図柄）の変動表示を開始し、変動時間の経過に伴って前記変動表示を停止して前記判定の結果を導出する（例えば、確定表示する）識別情報表示手段（例えば、第 1 特別図柄表示器 27a、第 2 特別図柄表示器 27b）と、前記判定の結果（例えば、特別図柄当たり判定処理の判定の結果）に基づいて移行可能であるとともに、所定条件の成立（例えば、時短遊技状態 A の開始）からの前記変動表示の回数が所定回数（例えば、898 回）を満たしたことに基づいて移行可能な特定

10

20

30

40

50

遊技状態（例えば、時短遊技状態 A、時短遊技状態 B）を制御する特定遊技状態制御手段（例えば、メイン CPU 101）と、所定の遊技情報（例えば、遊技結果情報、例えば、設定示唆演出）を表示する表示手段（例えば、画像表示装置 26）と、を備え、前記判定の結果に基づいて移行した特定遊技状態における遊技可能回数（例えば、100 回）よりも前記所定条件の成立からの前記変動表示の回数が所定回数を満たしたことに基づいて移行した特定遊技状態における遊技可能回数（例えば、1212 回）の方が多く、前記表示手段は、前記所定条件の成立からの前記変動表示の回数が所定回数を満たしたことに基づいて移行した特定遊技状態では、当該特定遊技状態の終了条件が成立した場合に前記所定の遊技情報を表示しないが、前記判定の結果に基づいて移行した特定遊技状態では、当該特定遊技状態の終了条件が成立した場合に前記所定の遊技情報を表示可能である、ことを特徴とする。

10

【0788】

なお、本実施形態では、パチンコ遊技機を例に挙げて説明を行ったが、本実施形態に記載の内容を回胴式遊技機（スロットマシン）に適用することもできるし、じゃん球遊技機に適用することもできるし、アレンジボール遊技機に適用することもできる。

【符号の説明】

【0789】

1	パチンコ遊技機
26	画像表示装置
100	主制御基板
200	演出制御基板

20

30

40

50

(A-1) 特別図柄当たり判定テーブル(第1始動口・第2始動口共通) 設定値1

遊技状態	当否結果	確率
通常遊技状態	当たり	1/319
時短遊技状態A	ハズレ	318/319
確変遊技状態	当たり	1/32
	ハズレ	31/32

...

(A-2) 特別図柄当たり判定テーブル(第1始動口・第2始動口共通) 設定値6

遊技状態	当否結果	確率
通常遊技状態	当たり	1/280
時短遊技状態A	ハズレ	279/280
確変遊技状態	当たり	1/28
	ハズレ	27/28

(B) 普通図柄当たり判定テーブル 設定値共通

遊技状態	当否結果	確率
通常遊技状態	当たり	4/256
時短遊技状態A	ハズレ	252/256
確変遊技状態	当たり	251/256
	ハズレ	5/256

(A) 特別図柄決定テーブル

(1) 第1始動口


当否結果	特別図柄	付与ラウンド数	当たり後の遊技状態	確率
当たり	特別図柄A	10	確変遊技状態	10/100
	特別図柄B	5	確変遊技状態	55/100
	特別図柄C	10	時短遊技状態A	35/100
ハズレ	特別図柄D	—	—	100/100

(2) 第2始動口

当否結果	特別図柄	付与ラウンド数	当たり後の遊技状態	確率
当たり	特別図柄E	10	確変遊技状態	65/100
	特別図柄F	10	時短遊技状態A	35/100
ハズレ	特別図柄G	—	—	100/100

(B) 普通図柄決定テーブル

遊技状態	当否結果	普通図柄	第2始動口の閉閉態様	確率
通常遊技状態	当たり	普通図柄A	0. 9S×1回	100/100
時短遊技状態A	ハズレ	普通図柄B	—	100/100
確変遊技状態	当たり	普通図柄C	1. 8S×3回	100/100
	ハズレ	普通図柄D	—	100/100




特別図柄変動パターンテーブルA			
変動パターン	保留枚数	演出内容	変動時間
変動パターン0	3	短縮変動(ハズレ)	3S
変動パターン1	0~2	通常変動(ハズレ)	7S
変動パターン2	0~3	ノーマルリーチ(ハズレ)	15S
変動パターン3	0~3	スーパリーチ(ハズレ)	40S
変動パターン4	0~3	擬似連2ノーマルリーチ(ハズレ)	50S
変動パターン5	0~3	擬似連3スーパリーチ(ハズレ)	70S
変動パターン6	0~3	ノーマルリーチ(当たり)	15S
変動パターン7	0~3	スーパリーチ(当たり)	40S
変動パターン8	0~3	擬似連2ノーマルリーチ(当たり)	50S
変動パターン9	0~3	擬似連3スーパリーチ(当たり)	70S
変動パターン10	0~3	擬似連4スーパリーチ(当たり)	90S
変動パターン11	0~3	全回転リーチ(当たり)	120S
変動パターン12	1~3	短縮変動(ハズレ)	2S
変動パターン13	0~3	リーチ確り(ハズレ)	10S
変動パターン14	0~3	変短中スーパリーチ(ハズレ)	30S
変動パターン15	0~3	リーチ確り+変短中スーパリーチ(ハズレ)	40S
変動パターン16	0~3	変短中スーパリーチ(当たり)	30S
変動パターン17	0~3	リーチ確り+変短中スーパリーチ(当たり)	40S


特別図柄変動パターンテーブルB			
変動パターン	保留枚数	演出内容	変動時間
変動パターン18	0~3	特定変動A(ハズレ)	40S
変動パターン19	0~3	特定変動B(当たり)	60S

特別図柄変動パターンテーブルC			
変動パターン	保留枚数(特設2)	演出内容	変動時間
変動パターン20	0~3	通常遊技状態	15S
変動パターン21	0~3	※時短遊技状態移行時の移行特2	15S


【図 9】




【図 10】



【図 11】



【図 12】



10


20

30


40

50

【図 1 3】




【図 1 4】




10

20

【図 1 5】



【図 1 6】




30


40

50

【図 17】




【図 18】




10

20

【図 19】



【図 20】




30


40

50

【図 2 1】




【図 2 2】




10

20

【図 2 3】



【図 2 4】




30


40

50

【図 25】




【図 26】




10

20

【図 27】



【図 28】




30

40

50

【図 29】




【図 30】

アイコン毎の入賞音、変化音、始動口発光装置(色)の関係について


アイコン	(決定時) 入賞音	(更新時) 変化音	始動口 発光装置(色)
通常アイコン	ピロン♪	—	白
青色アイコン	ポロン♪		青
黄色アイコン	キーン♪		黄
緑色アイコン	カーン♪		緑
赤色アイコン	ジャキーン♪		赤
虹色アイコン	キューーン♪		虹

入賞音、変化音については第1始動口、第2始動口共通

【図 31】



【図 32】



10


20

30


40

50

【図 3 3】




【図 3 4】




10

20

【図 3 5】



【図 3 6】




30


40

50

【図 3 7】




【図 3 8】




報知態様の第1の例を説明する図

【図 3 9】




【図 40】



報知態様の第2の例(別例)を説明する図


【図 4 1】

報知態様の第3の例を説明する図




【図 4 2】

報知態様の第4の例を説明する図




【図 4 3】

報知態様の第5の例を説明する図




【図 4 4】


報知態様の第6の例を説明する図




【図 45】




【図 46】



【図 47】



【圖 48】




報知態様の第8の例を説明する図

報知態様の第9の例を説明する図


【図 4 9】

報知態様の第9の例(別例)を説明する図




【図 5 0】

報知態様の第10の例を説明する図




【図 5 1】

報知態様の第11の例を説明する図



【図 5 2】

報知態様の第12の例を説明する図



10


20

30


40

50


【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】



【図 5 6】



10


20

30


40

50


【図 5 7】




【図 58】




【図 5 9】




【図 60】




【図 6 1】




【圖 6 2】




【圖 6 3】




【図 6 4】




【図 6 5】




【図 6 6】



【図 6 7】



【図 6 8】



10


20

30


40

50


【図 69】



【図 70】



【図 71】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2019-122481 (JP, A)
特開 2015-084929 (JP, A)
特開 2016-116557 (JP, A)
特開 2017-029230 (JP, A)
特開 2019-180868 (JP, A)
特開 2012-239609 (JP, A)
特開 2017-104163 (JP, A)
特開 2020-048885 (JP, A)
特開 2018-011799 (JP, A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 7/02