



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103807644 B

(45) 授权公告日 2015. 07. 22

(21) 申请号 201410030456. 2

(22) 申请日 2014. 01. 23

(73) 专利权人 王浦发

地址 322299 浙江省金华市浦江县浦阳街道
月泉西路 90 号

(72) 发明人 王元成 王丽娜

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务有限公
司 33214

代理人 柯奇君

(51) Int. Cl.

F21S 2/00(2006. 01)

F21V 29/76(2015. 01)

F21V 29/89(2015. 01)

F21V 31/00(2006. 01)

F21V 21/002(2006. 01)

F21Y 101/02(2006. 01)

审查员 魏可嘉


权利要求书2页 说明书9页 附图8页

(54) 发明名称

LED 灯具

(57) 摘要

本发明涉及照明灯具领域。LED 灯具,包括连接支架和 LED 发光组件,LED 发光组件连在连接支架上,LED 发光组件包括多组 LED 模块和连接装置,相邻 LED 模块通过连接装置固定连接;连接支架包括固定部分和与其相连的连接部分,固定部分连在 LED 发光组件中的连接组装件或散热固定板的连接螺纹口上。该 LED 灯具的优点是结构新颖,LED 模块可以自由组合,亮度和散热性能可以自由调整,防水性好。



1. LED 灯具,包括连接支架和 LED 发光组件,LED 发光组件连在连接支架上,其特征在于 LED 发光组件包括多组 LED 模块和连接装置,相邻 LED 模块通过连接装置固定连接;LED 模块包括 LED、PCB 板、透镜、透镜面罩和散热组件,LED 与 PCB 板连为一体,PCB 板固定在散热组件上,透镜密闭安装在透镜面罩上,透镜面罩固定在散热组件上,且透镜面罩与散热组件之间设有密封防水圈;散热组件包括铝制散热架、导热层、连接组装件和多块散热板,铝制散热架上设有多个平行排列的散热板安装孔,散热板插装在铝制散热架上的散热板安装孔内,通过铝制散热架上的导热层对散热板进行定位,PCB 板固定在铝制散热架的底面上;铝制散热架截面呈方形,铝制散热架每条边的边缘处均设有连接组装件,连接组装件与铝制散热架连为一体,铝制散热架顶部设有散热固定板,散热固定板底部与铝制散热架顶部连为一体,散热固定板的顶部设有连接螺纹口;散热板截面呈 L 形,散热板由长板和短板连为一体构成,长板穿过铝制散热架上的散热板安装孔;连接组装件上设有电接口,PCB 板上设有可与电接口连通的通电接口,铝制散热架上设有穿线位,穿线位的位置处于相应的电接口与通电接口之间,至少一个穿线位是穿线通孔,剩余的穿线位是通过冲击即可穿透的穿线卡位槽;连接装置包括固定件和电连接器,相邻 LED 模块通过固定件固定连接,固定件连接在每组 LED 模块上的位置均处于连接组装件上,相邻 LED 模块上的 PCB 板通过电连接器实现电连接;连接支架包括固定部分和与其相连的连接部分,固定部分连在 LED 发光组件中的连接组装件或散热固定板的连接螺纹口上。

2. 根据权利要求 1 所述的 LED 灯具,其特征在于铝制散热架截面呈正方形,连接组装件是 4 个,每个连接组装件的位置均处于每条边的中间处;不用于连接 LED 模块和连接支架的连接组装件上的电接口通过封盖封住。

3. 根据权利要求 1 所述的 LED 灯具,其特征在于固定部分是连接板,连接板的一部分固定在连接组装件上,连接板的另一部分与连接部分相连,连接部分是提手或者悬挂架。

4. 根据权利要求 1 所述的 LED 灯具,其特征在于固定部分是连接板,连接板底端固定在散热固定板上,螺栓穿过连接板固定在散热固定板的连接螺纹口中,连接部分与连接板的上部活动连接。

5. 根据权利要求 1 所述的 LED 灯具,其特征在于固定部分是连接板,连接板的一部分固定在连接组装件上,连接板上设有挂绳孔,连接部分是绳索,绳索底端系在连接板的挂绳孔处。

6. 根据权利要求 3 或 5 所述的 LED 灯具,其特征在于连接板呈 L 形。

7. 根据权利要求 1-5 任意一项所述的 LED 灯具,其特征在于固定件包括金属支撑片和固定螺丝,金属支撑片的一部分通过固定螺丝固定在一组 LED 模块的连接组装件上,金属支撑片的另一部分通过固定螺丝固定在相邻 LED 模块的连接组装件上;电连接器包括接线端子、两组连接头和两组密封垫圈,接线端子安装在金属支撑片上,每组连接头的底端通过密封垫圈密闭的置于连接组装件上的电接口内,每组连接头均通过导线穿过穿线位连接 PCB 板上的通电接口,两组连接头与接线端子电插接。

8. 根据权利要求 1-5 任意一项所述的 LED 灯具,其特征在于固定件包括金属支撑片和固定螺丝,金属支撑片的一部分通过固定螺丝固定在一组 LED 模块的连接组装件上,金属支撑片的另一部分通过固定螺丝固定在相邻 LED 模块的连接组装件上;电连接器包括两组连接头、两组密封垫圈和经过 IP 防护处理的电连接线,两组连接头均固定在金属支撑片

上,两组连接头通过电连接线相连,每组连接头的底端通过密封垫圈密闭的置于连接组装件上的电接口内,每组连接头均通过导线穿过穿线位连接 PCB 板上的通电接口。

9. 根据权利要求 1-5 任意一项所述的 LED 灯具,其特征在于固定件包括金属支撑片和固定螺丝,金属支撑片的一部分通过固定螺丝固定在一组 LED 模块的连接组装件上,金属支撑片的另一部分通过固定螺丝固定在相邻 LED 模块的连接组装件上;电连接器包括保护罩、密封圈、两组密封垫圈和导线,保护罩安装在金属支撑片上,密封圈处于保护罩与金属支撑片之间,两组密封垫圈分别处于相邻 LED 模块的连接组装件上的电接口与金属支撑片之间,保护罩内的导线的两端分别穿过两组相邻 LED 模块上的穿线位连接 PCB 板上的通电接口;保护罩内设置辅助线路板,辅助线路板通过导线分别连接相邻 LED 模块上的 PCB 板。

LED 灯具

技术领域

[0001] 本发明涉及照明灯具领域,尤其是涉及一种 LED 灯具。

背景技术

[0002] LED 灯具因为其节能环保的优点已经被广泛的使用,LED 模块是 LED 灯具内最重要的部件,其主要包括散热块、PCB 板和 LED,PCB 板安装在散热块上,LED 工作产生的热量通过 PCB 板传至散热块快速的散发掉。现有 LED 灯具存在的不足是 LED 模块不可改动,一旦产品成形之后就无法调整 LED 模块的形状和功率的大小,不能快速方便的自由组合使用。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决上述现有 LED 灯具存在的不足,提供一种结构新颖,LED 模块可以自由组合,散热性能和防水性能好的 LED 灯具。

[0004] 为了实现上述发明目的,本发明采用了以下的技术方案:

[0005] LED 灯具,包括连接支架和 LED 发光组件,LED 发光组件连在连接支架上,LED 发光组件包括多组 LED 模块和连接装置,相邻 LED 模块通过连接装置固定连接;LED 模块包括 LED、PCB 板、透镜、透镜面罩和散热组件,LED 与 PCB 板连为一体,PCB 板固定在散热组件上,透镜密闭安装在透镜面罩上,透镜面罩固定在散热组件上,且透镜面罩与散热组件之间设有密封防水圈;散热组件包括铝制散热架、导热层、连接组装件和多块散热板,铝制散热架上设有多个平行排列的散热板安装孔,散热板插装在铝制散热架上的散热板安装孔内,通过铝制散热架上的导热层对散热板进行定位,PCB 板固定在铝制散热架的底面上;铝制散热架截面呈方形,铝制散热架每条边的边缘处均设有连接组装件,连接组装件与铝制散热架连为一体,铝制散热架顶部设有散热固定板,散热固定板底部与铝制散热架顶部连为一体,散热固定板的顶部设有连接螺纹口;散热板截面呈 L 形,散热板由长板和短板连为一体构成,长板穿过铝制散热架上的散热板安装孔;连接组装件上设有电接口,PCB 板上设有可与电接口连通的通电接口,铝制散热架上设有穿线位,穿线位的位置处于相应的电接口与通电接口之间,至少一个穿线位是穿线通孔,剩余的穿线位是通过冲击即可穿透的穿线卡位槽;连接装置包括固定件和电连接器,相邻 LED 模块通过固定件固定连接,固定件连接在每组 LED 模块上的位置均处于连接组装件上,相邻 LED 模块上的 PCB 板通过电连接器实现电连接;连接支架包括固定部分和与其相连的连接部分,固定部分连在 LED 发光组件中的连接组装件或散热固定板的连接螺纹口上。

[0006] 作为优选,铝制散热架截面呈正方形,连接组装件是 4 个,每个连接组装件的位置均处于每条边的中间处;不用于连接 LED 模块和连接支架的连接组装件上的电接口通过封盖封住。

[0007] 作为优选,固定部分是连接板,连接板的一部分固定在连接组装件上,连接板的另一部分与连接部分相连,连接部分是提手或者悬挂架。

[0008] 作为优选,固定部分是连接板,连接板底端固定在散热固定板上,螺栓穿过连接板

固定在散热固定板的连接螺纹口中,连接部分与连接板的上部活动连接。

[0009] 作为优选,固定部分是连接板,连接板的一部分固定在连接组装件上,连接板上设有挂绳孔,连接部分是绳索,绳索底端系在连接板的挂绳孔处。

[0010] 作为优选,连接板呈 L 形。

[0011] 作为优选,固定件包括金属支撑片和固定螺丝,金属支撑片的一部分通过固定螺丝固定在一组 LED 模块的连接组装件上,金属支撑片的另一部分通过固定螺丝固定在相邻 LED 模块的连接组装件上;电连接器包括接线端子、两组连接头和两组密封垫圈,接线端子安装在金属支撑片上,每组连接头的底端通过密封垫圈密闭的置于连接组装件上的电接口内,每组连接头均通过导线穿过穿线位连接 PCB 板上的通电接口,两组连接头与接线端子电插接。该结构的电连接器可以方便的将多组 LED 模块上的 PCB 板电连接,实现所有 LED 模块的同时开关控制。

[0012] 作为优选,固定件包括金属支撑片和固定螺丝,金属支撑片的一部分通过固定螺丝固定在一组 LED 模块的连接组装件上,金属支撑片的另一部分通过固定螺丝固定在相邻 LED 模块的连接组装件上;电连接器包括两组连接头、两组密封垫圈和经过 IP 防护处理的电连接线,两组连接头均固定在金属支撑片上,两组连接头通过电连接线相连,每组连接头的底端通过密封垫圈密闭的置于连接组装件上的电接口内,每组连接头均通过导线穿过穿线位连接 PCB 板上的通电接口。该结构的电连接器可以方便的将多组 LED 模块上的 PCB 板电连接,实现所有 LED 模块的同时开关控制。

[0013] 作为优选,固定件包括金属支撑片和固定螺丝,金属支撑片的一部分通过固定螺丝固定在一组 LED 模块的连接组装件上,金属支撑片的另一部分通过固定螺丝固定在相邻 LED 模块的连接组装件上;电连接器包括保护罩、密封圈、两组密封垫圈和导线,保护罩安装在金属支撑片上,密封圈处于保护罩与金属支撑片之间,两组密封垫圈分别处于相邻 LED 模块的连接组装件上的电接口与金属支撑片之间,保护罩内的导线的两端分别穿过两组相邻 LED 模块上的穿线位连接 PCB 板上的通电接口。进一步的,保护罩内设置辅助线路板,辅助线路板通过导线分别连接相邻 LED 模块上的 PCB 板,辅助线路板留置出例如红外感应、DALI 智能无极调光、PLC 智能无极调光等接口,以方便需要对灯具实施远程控制的客户实现分时、调光等远程控制,由于 PCB 板的局限性,一些辅助功能模块无法安装,通过辅助线路板可以任意的安装辅助功能模块,尤其是 LED 技术日新月异,通过辅助线路板的更换和调整可以对 PCB 板上的功能模块进行更新和升级。

[0014] 作为优选,LED 模块的数量是 2-30 组之间;PCB 板上设置 LED 亮度调节模块,PCB 板上设有 4 个均可控制 LED 开关及调节 LED 亮度的通电接口;透镜面罩形状是与铝制散热架底面匹配的正方形,透镜面罩中部相对于边缘向下凸起形成容腔,透镜面罩的边缘通过螺丝固定在方形固定面板底部的边缘上;透镜面罩的 4 条侧边的边缘处均规则设置有气流缺口,相邻 LED 模块对接位置形状对应的两个气流缺口相连形成对流空间;透镜面罩底部的边缘上设有多个规则排列且向下凸出的安装座,安装座与透镜面罩连为一体,螺丝穿过安装座固定在铝制散热架上,透镜面罩上设有将螺丝外端部封住的装饰件;透镜面罩上与铝制散热架连接处设有容纳密封防水圈的凹槽,密封防水圈卡在凹槽内,密封防水圈的位置处于螺丝的内侧;透镜面罩上设有 12 个透镜安装孔,12 个透镜密闭的压装在透镜安装孔上,12 个透镜排列成 4 条长度相同的弧形透镜带,每条弧形透镜带由 5 个透镜排列而成;

PCB 板上 LED 的数量和排列位置与透镜匹配,即每个透镜的正上方设置一个 LED,12 个 LED 排列成 4 条长度相同的弧形 LED 发光带;4 条侧边的气流缺口数量、形状和所处的位置均相同,每条侧边的边缘处至少设有 2 个气流缺口。

[0015] 采用了上述技术方案的 LED 灯具,LED 发光组件连在连接支架上。相邻 LED 模块通过连接装置相连,相邻 LED 模块上的 PCB 板通过电连接器实现电连接,电接口和通电接口通过穿线位相连,结构合理,通过固定面板上的连接组装件和 PCB 板上的通电接口实现了在 LED 模块留置扩展沿,实现不同用途、不同功率档次的组合转换,以方便消费者的多用途要求,即 LED 灯具可以由多组 LED 模块和连接装置进行自由的对接组合,同时不在对接位的连接组装件可以用于 LED 模块的安装固定,结构新颖,使用方便。透镜密闭安装在透镜面罩上,IP 防护性能好;通过铝制散热架上的导热层对散热板进行定位,散热性能和导热性能都好,导热层除了导热之外还用于散热板位置的固定,散热板插装在铝制散热架上的散热板安装孔内,散热板的数量可以自行选择即散热性能可以自行调节。LED 与 PCB 板连为一体,以减低电源供电要求和缩小单元体积,既有效减低了对电源供电性能的要求,又压缩了体积空间。综上所述,该 LED 灯具的优点是结构新颖,LED 模块可以自由组合,亮度和散热性能可以自由调整,防水性好。

附图说明

- [0016] 图 1:本发明实施例 1 的结构示意图。
- [0017] 图 2:本发明实施例中部分 LED 发光组件的结构示意图。
- [0018] 图 3:本发明实施例中部分 LED 发光组件的结构示意图。
- [0019] 图 4:本发明实施例 1 中部分 LED 发光组件的连接结构示意图。
- [0020] 图 5:本发明实施例中 LED 模块的爆炸示意图。
- [0021] 图 6:本发明实施例中 LED 模块上散热组件的示意图
- [0022] 图 7:本发明实施例中铝制散热架及其上连接组装件的示意图。
- [0023] 图 8:本发明实施例中 LED 模块上 PCB 板和 LED 的装配示意图。
- [0024] 图 9:本发明实施例中 LED 模块上透镜面罩示意图一。
- [0025] 图 10:本发明实施例中 LED 模块上透镜面罩示意图二。
- [0026] 图 11:本发明实施例 2 的结构示意图。
- [0027] 图 12:本发明实施例 3 中部分 LED 发光组件的连接结构示意图。
- [0028] 图 13:本发明实施例 3 中部分 LED 发光组件的连接结构爆炸示意图。
- [0029] 图 14:本发明实施例 4 中部分 LED 发光组件的连接结构示意图。
- [0030] 图 15:本发明实施例 4 中部分 LED 发光组件的连接结构爆炸示意图
- [0031] 图 16:本发明实施例 4 中保护罩的放大示意图。
- [0032] 图 17:本发明实施例 5 的结构示意图。

具体实施方式

- [0033] 下面结合图 1-17 对本发明的具体实施方式做一个详细的说明。
- [0034] 实施例 1
- [0035] 如图 1- 图 10 所示的 LED 灯具,包括连接支架 101 和 LED 发光组件 102,LED 发光

组件 102 连在连接支架 101 上。连接支架 101 包括固定部分 1011 和与其相连的连接部分 1012, 固定部分 1011 是连接板, 连接板呈 L 形, 连接板的一部分固定在 LED 发光组件 102 上, 连接板的另一部分与连接部分 1012 相连, 连接部分 1012 是提手或者悬挂架, 连接板与连接部分 1012 可以是固定连接, 也可以是转动连接。

[0036] LED 发光组件 102 包括多组 LED 模块 9 和连接装置 8, 相邻 LED 模块 9 通过连接装置 8 相连。

[0037] 如图 3 和图 4 所示, 选取 LED 发光组件 102 中的两组 LED 模块 9 和一组连接装置 8 作为示意说明。

[0038] LED 模块 9, 主要包括 LED3、PCB 板 2、透镜 4、透镜面罩 6 和散热组件 1。LED3 安装在 PCB 板 2 上, 具体是 LED3 一体连接在 PCB 板 2 上, 以减低电源供电要求和缩小单元体积, 既有效减低了对电源供电性能的要求, 又压缩了体积空间。PCB 板 2 上的 IC 芯片 22 通过脉冲宽度调制控制 LED 的工作电流和工作热量, 通过改变占空比进行稳压和恒流的调整。

[0039] 散热组件 1 主要由铝制散热架 11、导热层 14、4 个连接组装件 12 和多块散热板 13 构成, 铝制散热架 11 上设有多个平行排列的散热板安装孔 111, 散热板 13 插装在铝制散热架 11 上的散热板安装孔 111 内, 具体是铝制散热架 11 顶面上设有两块散热固定板 15, 两块散热固定板 15 底部与铝制散热架 11 顶面连为一体, 两块散热固定板 15 沿铝制散热架 11 底面的中心对称设置, 散热固定板 15 的作用是既可以散热, 还可以用于整个 LED 模块的安装固定。散热板截面呈 L 形, 散热板 13 由长板 131 和短板 132 连为一体构成, 长板 131 穿过铝制散热架 11 上的散热板安装孔 111, 短板 132 卡在散热板安装孔 111 下方的铝制散热架 11 上。PCB 板 2 固定在铝制散热架 11 的底面上, 通过铝制散热架 11 上的导热层 14 对散热板 13 进行定位, 导热层 14 的作用除了导热之外还用于对散热板 13 的位置固定, 导热层 14 的结构有两种, 一种是类似于导热硅胶片, 位置处于 PCB 板 2 与铝制散热架 11 上的散热板 13 之间, 导热层 14 压在短板 132 上将散热板 1 的位置固定, 另一种是类似于导热胶, 位置处于短板 132 顶面与铝制散热架 11 底面之间, 通过导热胶将短板 132 粘固在铝制散热架 11 上。用户可以自由选择散热板 13 的数量进而自行调节散热的性能。

[0040] 铝制散热架 11 截面呈正方形, 铝制散热架 11 上部的每条边的边缘处均设有一个连接组装件 12, 连接组装件 12 是 4 个, 每个连接组装件 12 的位置均处于每条边的中间处, 且连接组装件 12 与铝制散热架 11 连为一体。

[0041] 每个连接组装件 12 上均设有经过电接口 121, 电接口 121 经过 IP 防护处理, PCB 板 2 上设有 4 个位置与连接组装件 12 上的电接口 121 匹配对应的通电接口 21, 铝制散热架 11 上设有 4 个穿线位。PCB 板 2 上设置 LED 亮度调节模块 23, PCB 板 2 上的 4 个通电接口 21 都是可以控制 LED 开关及调节 LED 亮度的通电接口, 即任意接通一个 PCB 板 2 上的通电接口 21 均可控制 PCB 板 2 上所有 LED3 的开关和亮度, 使用方便。

[0042] 铝制散热架 11 上设有 4 个穿线位, 穿线位的位置处于电接口 121 与通电接口 21 之间。4 个穿线位中至少一个穿线位是穿线通孔 1121, 至少一个穿线通孔 1121 正上方的电接口 121 内设置电连接头, 电连接头是经过 IP 防护处理的电连接头, 电接口 121 呈圆形, 电连接头呈圆柱形, 电连接头处于在圆形电接口内, 拆装使用非常的方便, 电连接头通过导线穿过穿线通孔 1121 与其正下方的通电接口 21 连接, 电连接头的 IP 防护处理是在电接口 121 内增设密封防水垫圈。剩余的穿线位是通过冲击即可穿透的穿线卡位槽 1122。当相邻两

组 LED 模块对接时,可以采用穿线通孔 1121 处的连接组装件 12 进行对接,其余的连接组装件 12 不作为连接件使用因此不需要穿孔,采用通过冲击即可穿透的穿线卡位槽 1122 的结构,可以有效的提高防尘防水性能即提高了 IP 防护的等级,通过冲击即可穿透的穿线卡位槽 1122 的强度远低于周围的铝制散热架 11 的强度,适当冲击即可穿透,经过穿透的卡位槽 1122 就变成了穿线通孔 1121,消费者需要采用多个 LED 模块 9 进行对接时再自行击穿即可使用,结构合理,使用方便。

[0043] 连接组装件 12 上电接口 121 的两侧分别设有连接孔 122,连接孔 122 用于装配连接板,即连接板固定在连接组装件 12 上。

[0044] 透镜面罩 6 固定铝制散热架 11 上,且透镜面罩 6 与铝制散热架 11 之间设有密封防水圈 5。透镜面罩 6 形状是与铝制散热架 11 底面匹配的正方形,透镜面罩中部 61 相对于边缘向下凸起形成容腔,透镜面罩 6 的边缘通过螺丝 66 固定在铝制散热架 11 底部的边缘上,具体是透镜面罩 6 底部的边缘上设有多个规则排列且向下凸出的安装座 62,安装座 62 与透镜面罩 6 的边缘连为一体,螺丝 66 穿过安装座 62 固定在铝制散热架 11 上,调整 LED3 或者透镜 4 时就需要将透镜面罩 6 拆下,因此螺丝 66 固定的方式最适合,为了保证安装的牢固性,因此采用了安装座 62 的结构配合螺丝 66 的固定,尤其是但用户需要调整散热板 13 的数量进而调整散热性能时,选择螺丝 66 的固定方式最容易进行拆卸和组装。透镜面罩 6 上与铝制散热架 11 连接处设有容纳密封防水圈的凹槽 65,密封防水圈 5 卡在凹槽 65 内,密封防水圈 5 的位置处于螺丝 66 的内侧,可以更好的起到密封防水渗入的效果。为了增加美观度,透镜面罩上可以设置将螺丝外端部封住的装饰件。透镜面罩 6 的 4 条侧边的边缘处均规则设置有气流缺口 63,4 条侧边上的气流缺口 63 数量、形状和所处的位置均相同,当两个 LED 模块对接时,位置形状对应的两个气流缺口 63 相连形成了对流空间 631,模块与模块连接时两个透镜面罩 6 之间的对流空间 631 用于空气对流加快散热,并且每条侧边的边缘处至少设有 2 个气流缺口,这样 LED 模块相连处至少有 2 个局部的对流空间 631,对于吸顶灯的或者外壳密封的产品,更加有效。

[0045] 透镜 4 密闭安装在透镜面罩 6 上,透镜面罩 6 上设有 12 个透镜安装孔 64,12 个透镜 4 密闭的压装在透镜安装孔 64 上,12 个透镜 4 排列成 4 条长度相同的弧形透镜带,4 条弧形透镜带首尾相连,每条弧形透镜带均由 5 个透镜排列而成。PCB 板 2 上 LED3 的数量和排列位置与透镜 4 匹配,即每个透镜 4 的正上方设置一个 LED3,12 个 LED3 排列成 4 条长度相同的弧形 LED 发光带,每条弧形 LED 发光带均由 5 个 LED3 排列而成。上述 12 个 LED3 均为低压直流 LED。为实现不同种类 LED 排列布局的统一,本专利的 LED 模块将 12 颗低压直流 LED 形态设计成了 4 条弧形 LED 发光带,以使等距离内的 4 颗高压 LED 排布均匀可以用于替换上述低压直流 LED,即用目前市场普遍应用的低压 LED 作排列布局的基础上,考虑了用加减连接导线来改变 LED 排布关系从而实现适于直流高压 LED 工作的布局,当需要改用直流高压 LED 时,用 4 颗 LED 即够,在均等位置使用此 4 颗 LED,其余用管脚引线或导线联通线路,例如每组模块用 48V/DC 电源,驱动单颗功率为 1W 的 12 颗 3V 低压直流 LED,则其排布关系为 12 串,当改用单颗功率为 3W 的 54V 高压 LED 并用交流 220V 或直流 220V 驱动时,则每组模块 LED 的数量就变成 4 颗了,且这 4 颗 LED 得串成一串,其位置也得放置合适,否则,就会影响布局美观和光照的均匀。

[0046] 不同电压和不同功率档次下铜箔导线的宽窄和间距要求是不同的,功率小时,因

其载流量小,铜箔导线可细些;电压低时,因压差小,导线间距也可小些,为做到同一 PCB 板对不同电压和不同功率档次的兼容,本专利的 LED 模块特别设计了铜箔导线的宽度和间隙,铜箔导线的载流量与铜箔的厚度、导线宽度及工作温度等有关,爬电距离则与导线的间距和材质的介电常数有关。对于铜箔厚度为 1 盎司的常用 PCB 板,当工作温度为 20 度,铜箔导线宽度为 0.254mm 时,即可承受约 1.2A 的电流,为利于多模块串并联实现整灯 120W 以上功率的电流承受,本专利的 LED 模块与电源连接的铜箔导线其最窄宽度都在 2.5mm-10mm 之间,可确保承受 4.5A 左右的电流,至于爬电距离,对普通电子电路,其要求不高,大于 0.2mm 即够,本专利的爬电距离是 0.8mm,留出了足够余量,有效避免了因模块并联组合增多而导致的电流过载及有效防止了因使用交流 LED 和高压直流 LED 致负载电压升高而产生的爬电风险。上述特殊的设计实现了不同种类 LED 共用一款 PCB 板共用一组透镜外罩的兼容设想,方便了生产,也缩减了材料成本。

[0047] 上述电接口 121 经过 IP 防护处理,IP 防护处理是指符合 IP 防护等级的处理,电接口 121 的 IP 防护处理方式很多,常规的例如在电连接头的周围增设密封防水垫圈,或者在电接口 121 的外设置将电接口 121 封闭的封闭盖,以及上述的通过冲击即可穿透的穿线卡位槽 1122 结构均属于电接口 121 的 IP 防护处理方式,采用上述技术方案的 LED 模块 IP 防护等级至少达到 66。上述电接口 121 不用于连接 LED 模块和连接支架的连接组装件时通过封盖封住,尤其是对应穿线通孔 1121 的不使用的电接口 121 需要使用封盖密封。

[0048] 上述中 4 个穿线位可以全部是穿线通孔 1121,也可以部分是穿线通孔 1121。上述实施例中的 LED 模块所有的部位防尘防水性都非常好,IP 防护等级高,完全符合户外使用的条件,即不需要增加挡雨外壳就可以直接在户外使用。通过铝制散热架 11 底面侧边边缘处的连接组装件 12 和与其匹配的 PCB 板 2 上的通电接口 21 实现了在 LED 模块四周留置扩展沿,实现不同用途、不同功率档次的组合转换,以方便消费者的多用途要求,即可以方便的将多个 LED 模块进行对接进行组合,同时不在对接位的连接组装件 12 可以用于 LED 灯具的安装固定。

[0049] 连接装置 8 包括固定件和经过 IP 防护处理的电连接器,相邻两组 LED 模块 9 通过固定件相连,固定件连接在每组 LED 模块 9 上的位置均处于连接组装件 12 上,两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 通过电连接器实现电连接。

[0050] 固定件包括金属支撑片 803 和固定螺丝 802,金属支撑片 803 的一部分通过固定螺丝 802 固定在一组 LED 模块 9 的连接组装件 12 上,金属支撑片 803 的另一部分通过固定螺丝 802 固定在相邻 LED 模块 9 的连接组装件 12 上,固定螺丝 802 固定在连接组装件 12 上,金属支撑片 803 和固定螺丝 802 可以方便且牢固的将两组 LED 模块 9 连接起来。电连接器包括接线端子 801、两组连接头 804 和两组密封垫圈 805,接线端子 801 安装在金属支撑片 803 上,每组连接头 804 的底端通过密封垫圈 805 密闭的置于连接组装件 12 上的电接口 121 内,每组连接头 804 均通过导线穿过穿线位连接 PCB 板 2 上的通电接口 21,两组连接头 804 与接线端子 801 电插接。

[0051] 每组连接头 804 上套接一组密封垫圈 805,密封垫圈 805 的位置可以处于电接口 121 与金属支撑片 803 之间也可以处于电接口 121 内,密封垫圈 805 的作用是提高电连接器与 PCB 板 2 连接的 IP 防护性能,密封垫圈 805 最佳的设置方案是每组密封垫圈 805 分为上下两个,套接在连接头 804 上方的密封垫圈 805 用于提高连接头 804 与金属支撑片 803

及接线端子 801 之间的 IP 防护性能,在电接口 121 的顶部设槽口,下方的密封垫圈 805 处于电接口 121 顶部的槽口处用于提高于电接口 121 处的 IP 防护性能。该结构的电连接器可以方便的将两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 电连接,实现所有 LED 模块 9 的同时开关控制。接线端子 801 上设置卡扣 8011,金属支撑片 803 上设有卡扣孔 8031,接线端子 801 上的卡扣 8011 卡在金属支撑片 803 的卡扣孔 8031 上。

[0052] 使用时,相邻两组 LED 模块 9 通过固定件相连,两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 通过电连接器实现电连接,通过任意一组 PCB 板 2 即可控制整个 LED 灯具的使用。通过 PCB 板 2 上的 IC 芯片控制 LED3 的开关和亮度调节,LED3 发出的光通过透镜 4 射出,LED3 工作时产生的热量由散热组件 1 散发掉,相邻 LED 模块 9 之间的部分热量通过对流空间 631 排出,PCB 板 2 上的 IC 芯片通过脉冲宽度调制技术控制 LED 的工作电流和 LED 的工作热量,通过改变占空比进行稳压和恒流的调整,即通过脉冲宽度调制技术 PWM 实现稳压和恒流,由 IC 芯片监测 LED 工作温度,实现温度保护功能,当内部温度超过设定指标时自动降低电流来保证 LED 的工作性能稳定,通过改变占空比的方法实施稳压,有效减低了电压的波动,提高了 LED 恒流驱动效果,具体是在 IC 芯片内部集成有过温保护器件,待其温度敏感器件感受到温度超过某一值后即使相连的三极管导通,通过分流来减低工作电流,从而实现减温作用;脉冲宽度调制技术 PWM 是根据载荷变化来调节晶体管基极或 MOS 管栅极的偏置进而实现晶体管或 MOS 管导通时间改变的一种模拟控制方式,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时始终保持恒定。

[0053] 实施例 2

[0054] 如图 2 和图 11 所示的 LED 灯具,包括连接支架 101 和 LED 发光组件 102,LED 发光组件 102 连在连接支架 101 上。LED 发光组件 102 的结构与实施例 1 相同,本实施例 2 与实施例 1 的区别是连接支架 101 的结构与实施例 1 不同,并且连接支架 101 安装在 LED 发光组件 102 上的位置与实施例 1 不同,连接支架 101 不安装在连接组装件上,而是安装在散热固定板上。

[0055] 连接支架 101 包括固定部分 1011 和与其相连的连接部分 1012,固定部分 1011 是连接板,连接板底端固定在散热固定板上,具体是螺栓穿过连接板固定在散热固定板的连接螺纹口中,连接部分 1012 与连接板的上部活动连接,实现了 LED 发光组件 102 照射角度的调整。

[0056] 实施例 3

[0057] 如图 1、图 2、图 5、图 6、图 7、图 8、图 9、图 10、图 12 和图 13 所示的 LED 灯具,包括连接支架 101 和 LED 发光组件 102,LED 发光组件 102 连在连接支架 101 上。连接支架 101 结构与实施例 1 相同,LED 发光组件 102 包括多组 LED 模块 9 和连接装置 8,相邻 LED 模块 9 通过连接装置 8 相连,LED 模块 9 结构与实施例 1 相同。

[0058] 如图 12 和图 13 所示,选取 LED 发光组件 102 中的两组 LED 模块 9 和一组连接装置 8 作为示意说明。

[0059] 连接装置 8 包括固定件和经过 IP 防护处理的电连接器,相邻两组 LED 模块 9 通过固定件相连,固定件连接在每组 LED 模块 9 上的位置均处于连接组装件 12 上,两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 通过电连接器实现电连接。

[0060] 固定件包括金属支撑片 810 和固定螺丝 808,金属支撑片 810 的一部分通过固定螺

丝 810 固定在一组 LED 模块 9 的连接组装件 12 上,金属支撑片 810 的另一部分通过固定螺丝 810 固定在相邻 LED 模块 9 的连接组装件 12 上,金属支撑片 810 和固定螺丝 808 可以方便且牢固的将两组 LED 模块 9 连接起来。电连接器包括两组连接头 807、两组密封垫圈 809 和经过 IP 防护处理的电连接线 806,两组连接头 807 均固定在金属支撑片 810 上,两组连接头 810 通过电连接线 806 相连,每组连接头 807 的底端通过密封垫圈 809 密闭的置于连接组装件 12 上的电接口 121 内,每组连接头 807 均通过导线穿过穿线位连接 PCB 板 2 上的通电接口 21。该结构的电连接器可以方便的将两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 电连接,实现所有 LED 模块 9 的同时开关控制。

[0061] 实施例 4

[0062] 如图 1、图 2、图 5、图 6、图 7、图 8、图 9、图 10、图 14、图 15 和图 16 所示的 LED 灯具,包括连接支架 101 和 LED 发光组件 102,LED 发光组件 102 连在连接支架 101 上。连接支架 101 结构与实施例 1 相同,LED 发光组件 102 包括多组 LED 模块 9 和连接装置 8,相邻 LED 模块 9 通过连接装置 8 相连,LED 模块 9 结构与实施例 1 相同。

[0063] 如图 14、图 15 和图 16 所示,选取 LED 发光组件 102 中的两组 LED 模块 9 和一组连接装置 8 作为示意说明。

[0064] 连接装置 8 包括固定件和经过 IP 防护处理的电连接器,两组 LED 模块 9 通过固定件相连,固定件连接在每组 LED 模块 9 上的位置均处于连接组装件 12 上,两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 通过电连接器实现电连接。

[0065] 固定件包括金属支撑片 815 和固定螺丝 816,金属支撑片 815 的一部分通过固定螺丝 816 固定在一组 LED 模块 9 的连接组装件 12 上,金属支撑片 815 的另一部分通过固定螺丝 816 固定在另一组 LED 模块 9 的连接组装件 12 上,金属支撑片 815 和固定螺丝 816 可以方便且牢固的将两组 LED 模块 9 连接起来。

[0066] 电连接器包括保护罩 812、密封圈 813、两组密封垫圈 817 和导线,保护罩 812 安装在金属支撑片 815 上,密封圈 813 处于保护罩 812 与金属支撑片 815 之间,密封圈 813 用于提高保护罩 812 与金属支撑片 815 之间的 IP 防护性能。两组密封垫圈 817 分别处于相邻 LED 模块 9 的连接组装件 12 上的电接口 121 与金属支撑片 815 之间,具体是电接口 121 的顶部设有放置密封垫圈 817 的槽口,密封垫圈 817 用于提高电接口 121 与金属支撑片 815 之间的 IP 防护性能,密封圈 813 和两组密封垫圈 817 充分的保证了金属支撑片 815 上的用于电连接的各个部件的 IP 防护性能。保护罩 812 内的导线的两端分别穿过两组相邻 LED 模块 9 上的穿线位连接 PCB 板 2 上的通电接口 21。该结构的电连接器可以方便的将两组 LED 模块 9 上的 PCB 板 2 电连接,实现所有 LED 模块 9 的同时开关控制。保护罩 812 内还设置辅助线路板 8123,辅助线路板 8123 通过导线分别连接相邻 LED 模块 9 上的 PCB 板 2,通过保护罩 812 内的辅助线路板 8123 拓展成辅助模块,留置出例如红外感应、DALI 智能无极调光、PLC 智能无极调光等接口,以方便需要对灯具实施远程控制的客户实现分时、调光等远程控制,由于目前 PCB 板 2 制作工艺的局限性,一些辅助功能模块无法安装,通过辅助线路板 8123 可以任意的安装辅助功能模块,尤其是 LED 技术日新月异,通过辅助线路板 8123 的更换和调整可以对 PCB 板 2 上的功能模块进行更新和升级。保护罩 812 外侧壁上设有与其连为一体的安装板 8121,安装板 8121 上设有安装孔 8122,固定螺丝 816 上安装顶柱 814,螺栓 811 穿过安装孔 8122 固定在顶柱 814 上,保护罩 812 安装更加的牢固。

[0067] 实施例 5

[0068] 如图 2 和图 17 所示的 LED 灯具,包括连接支架 101 和 LED 发光组件 102,LED 发光组件 102 连在连接支架 101 上。LED 发光组件 102 的结构与实施例 1 相同,本实施例 5 与实施例 1 的区别是连接支架 101 的结构与实施例 1 不同,并且连接支架 101 安装在 LED 发光组件 102 上的位置与实施例 1 也相同。

[0069] 连接支架 101 包括固定部分 1011 和与其相连的连接部分 1012,固定部分 1011 是连接板,连接板呈 L 形,连接板的底部固定在连接组装件上,连接板的上部设有挂绳孔,连接部分 1012 是绳索,绳索底端系在连接板的挂绳孔处,通过绳索和连接板将 LED 发光组件 102 悬在空中使用。

[0070] 上述 5 个实施例仅为本专利较佳的实施方式,例如 LED 模块 9 的数量可以任意增加,例如 3 组、4 组、5 组、6 组等,一般在 30 组之内,任意增加的 LED 模块 9 通过连接装置 8 与相邻的 LED 模块 9 相连,且连接位置 8 均处于 LED 发光组件 102 上;上述固定件和电连接器还可以采用其它的方式,即只要实现相邻的 LED 模块 9 的固定连接和 PCB 板 2 的电连接即可。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17