

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)公開番号
特開2024-90322
(P2024-90322A)

(43)公開日 令和6年7月4日(2024.7.4)

(51)国際特許分類		F I		テーマコード (参考)	
A 6 3 F	7/02 (2006.01)	A 6 3 F	7/02	3 2 0	2 C 0 8 8
		A 6 3 F	7/02	3 3 4	2 C 3 3 3
		A 6 3 F	7/02	3 0 4 D	
		A 6 3 F	7/02	3 3 3 A	
		A 6 3 F	7/02	3 2 6 Z	
		審査請求	未請求	請求項の数	1 O L (全197頁)
(21)出願番号	特願2022-206145(P2022-206145)			(71)出願人	000132747
(22)出願日	令和4年12月23日(2022.12.23)				株式会社ソフィア 群馬県桐生市境野町7丁目201番地
				(72)発明者	田中 雅也 群馬県太田市吉沢町990番地 株式会 社ソフィア内
				F ターム (参考)	2C088 BA15 BA43 BC21 BC51 BC67 CA15 EA10 2C333 AA11 DA04 GA05


(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【要約】

【課題】遊技者による誤認を防止する。

【解決手段】遊技を実行可能な遊技機10において、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、遊技不可状態が発生していることを報知する報知表示（作動中表示513）と、エラーが発生していることを報知するエラー表示92a, 92b, 92cと、を表示可能な表示装置41と、遊技不可状態が発生していることを報知する報知発光態様と、エラーが発生していることを報知するエラー発光態様と、で発光可能な発光装置（枠装飾装置18、盤装飾装置46等）と、を備え、遊技不可状態の発生中にエラーが発生した場合に、表示装置41は、報知表示（作動中表示513）とエラー表示92a, 92b, 92cを同時期に表示可能であり、発光装置は、報知発光態様で発光可能である。

【選択図】図102



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技を実行可能な遊技機において、
所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態を発生可能な遊技停止手段と、

前記遊技不可状態が発生していることを報知する報知表示と、エラーが発生していることを報知するエラー表示と、を表示可能な表示装置と、

前記遊技不可状態が発生していることを報知する報知発光態様と、エラーが発生していることを報知するエラー発光態様と、で発光可能な発光装置と、を備え、

前記遊技不可状態の発生中に前記エラーが発生した場合に、

前記表示装置は、前記報知表示と前記エラー表示を同時期に表示可能であり、

前記発光装置は、前記報知発光態様で発光可能であることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、エラーが発生したことを報知するエラー表示を表示可能な遊技機が知られている（例えば特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2019-146854 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

所定の状態の発生と、エラーの発生と、が重複する場合に、遊技機の状態を遊技者に誤認させてしまうことがある。

本発明の目的は、遊技者による誤認を防止可能な遊技機を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

以上の課題を解決するため、請求項 1 に記載の発明は、

遊技を実行可能な遊技機において、

所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態を発生可能な遊技停止手段と、

前記遊技不可状態が発生していることを報知する報知表示と、エラーが発生していることを報知するエラー表示と、を表示可能な表示装置と、

前記遊技不可状態が発生していることを報知する報知発光態様と、エラーが発生していることを報知するエラー発光態様と、で発光可能な発光装置と、を備え、

前記遊技不可状態の発生中に前記エラーが発生した場合に、

前記表示装置は、前記報知表示と前記エラー表示を同時期に表示可能であり、

前記発光装置は、前記報知発光態様で発光可能であることを特徴とする。

【発明の効果】

【0006】

本発明によれば、遊技者による誤認を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図 1】遊技機を前面側から見た斜視図である。

【図 2】遊技盤の正面図である。

【図 3】遊技機の遊技制御系の構成例を示すブロック図である。	
【図 4】遊技機の演出制御系の構成例を示すブロック図である。	
【図 5】メイン処理の手順を示すフローチャート（その 1）である。	
【図 6】メイン処理の手順を示すフローチャート（その 2）である。	
【図 7】メイン処理の手順を示すフローチャート（その 3）である。	
【図 8】遊技用マイコンの R A M の構成を示す図である。	
【図 9】安全装置情報初期化処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 10】性能表示編集処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 11】タイマ割込み処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 12】出力処理の手順を示すフローチャートである。	10
【図 13】入賞口スイッチ／状態監視処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 14】不正 & 入賞監視処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 15】入賞数カウンタ更新処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 16】遊技機状態チェック処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 17】確率設定変更／確認処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 18】特図ゲーム処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 19】始動口スイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 20】特図始動口スイッチ共通処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 21】特定領域スイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 22】特図普段処理の手順を示すフローチャートである。	20
【図 23】特図 1 変動開始処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 24】特図 2 変動開始処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 25】大当りフラグ 1 設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 26】大当りフラグ 2 設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 27】大当り判定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 28】小当り判定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 29】サポ当り判定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 30】特図 1 停止図柄設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 31】特図 2 停止図柄設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 32】特図情報設定処理の手順を示すフローチャートである。	30
【図 33】変動パターン設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 34】2 バイト振り分け処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 35】振り分け処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 36】変動開始情報設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 37】特図変動中処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 38】時短終了設定処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 39】演出モード情報チェック処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 40】特図表示中処理の前半部分の手順を示すフローチャートである。	
【図 41】特図表示中処理の後半部分の手順を示すフローチャートである。	
【図 42】サポ作動設定処理の手順を示すフローチャートである。	40
【図 43】役物ゲーム処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 44】役物普段処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 45】大当り終了処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 46】大当り終了設定処理 1 の手順を示すフローチャートである。	
【図 47】大当り終了設定処理 2 の手順を示すフローチャートである。	
【図 48】普図ゲーム処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 49】ゲートスイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 50】普電入賞スイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 51】普図普段処理の手順を示すフローチャートである。	
【図 52】普図変動中処理移行設定処理の手順を示すフローチャートである。	50

- 【図 5 3】 普図変動中処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 5 4】 普図表示中処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 5 5】 普図当り中処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 5 6】 普電作動移行設定処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 5 7】 普電残存球処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 5 8】 普図当り終了処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 5 9】 外部情報編集処理の前半部分の手順を示すフローチャートである。
- 【図 6 0】 外部情報編集処理の後半部分の手順を示すフローチャートである。
- 【図 6 1】 外部情報又は試験信号の送信の様子を示すタイムチャートである。
- 【図 6 2】 安全装置関連処理の手順を示すフローチャートである。 10
- 【図 6 3】 領域外統合処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 6 4】 性能表示装置制御処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 6 5】 差玉確認処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 6 6】 安全装置作動監視処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 6 7】 演出制御装置のメイン処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 8】 受信コマンドチェック処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 9】 受信コマンド解析処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 0】 単発系コマンド処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 1】 先読み図柄系コマンド処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 2】 先読み変動系コマンド処理を示すフローチャートである。 20
- 【図 7 3】 図柄系コマンド処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 4】 変動系コマンド処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 5】 変動演出設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 6】 当り系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。
- 【図 7 7】 安全装置の状態に応じた演出系の装置の態様等を示すテーブルである。
- 【図 7 8】 表示装置の表示画面を時系列で示した画面遷移図の一例（例 1）である。
- 【図 7 9】 表示装置の表示画面を時系列で示した画面遷移図の一例（例 1）である。
- 【図 8 0】 表示装置の表示画面を時系列で示した画面遷移図の別の一例（例 2）である。
- 【図 8 1】 客待ち中以外における作動予告表示を例示する図である。
- 【図 8 2】 客待ち中以外のうち変動表示中のリーチ前後における作動予告表示を例示する 30
図である。
- 【図 8 3】 客待ち中における作動予告表示を例示する図である。
- 【図 8 4】 設定確認状態（設定確認モード）における表示装置の表示画面を例示する。
- 【図 8 5】 映像以外で表示される特定機種表示の例（例 1）を示す図である。
- 【図 8 6】 映像以外で表示される特定機種表示の例（例 2）を示す図である。
- 【図 8 7】 メニュー画面と、メニュー画面で選択された項目に対応する項目画面と、の一例を示す図である。
- 【図 8 8】 安全装置の作動と、メニュー画面と、メニュー画面で選択された項目に対応する項目画面と、の関係の一例を説明する図である。
- 【図 8 9】 安全装置の作動と、表示と、演出ボタンと、の関係の一例を説明するタイミングチャートである。 40
- 【図 9 0】 安全装置の作動と、表示と、演出ボタンと、の関係の一例を説明する図である。
- 【図 9 1】 安全装置の作動と、メニュー画面と、の関係の一例を説明する図である。
- 【図 9 2】 安全装置の作動と、メニュー画面で選択された項目に対応する項目画面と、の関係の一例を説明する図である。
- 【図 9 3】 安全装置の作動と、メニュー画面で選択された項目に対応する項目画面と、の関係の一例を説明する図である。
- 【図 9 4】 安全装置の作動と、メニュー画面で選択された項目に対応する項目画面と、の関係の一例を説明するタイミングチャートである。 50

【図 9 5】 作動時ムービーと、メニュー画面と、の関係の一例を説明する図である。

【図 9 6】 メニュー画面の変形例を説明する図である。

【図 9 7】 作動中表示の一例を説明する図である。

【図 9 8】 安全装置の作動と、外部信号と、の関係の一例を説明するタイミングチャートである。

【図 9 9】 演出制御装置が行う初期動作設定処理の一例を説明するフローチャートである。

【図 1 0 0】 遊技制御装置が行う節電モード処理の一例を説明するフローチャートである。

【図 1 0 1】 演出制御装置が行う節電機能設定処理の一例を説明するフローチャートである。

【図 1 0 2】 作動状態中（遊技停止状態中）のエラー表示の変形例を説明する図である。

【図 1 0 3】 エラーコードを説明する図である。

【図 1 0 4】 作動警告状態中のエンディング演出の変形例を説明する図である。

【図 1 0 5】 作動警告状態中のエンディング演出の変形例を説明する図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 0 8】

以下、本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、遊技機の説明における前後左右とは、遊技中の遊技者から見た方向を指すものとする。

【0 0 0 9】

〔遊技機全体図〕

図 1 は、遊技機を説明する図である。

遊技機 1 0 は島設備に固定される枠 1 1 に、ヒンジ 1 6 を介して開閉回動自在に取り付けられる開閉枠を備える。開閉枠は、前面枠 1 2（本体枠）及びガラス枠 1 5（前枠ユニット）によって構成されている。また、開閉枠は、その左端側がヒンジに取り付けられる軸着端側になっており、その右端側が回動によって開放される開放端側になっている。なお、枠 1 1 と前面枠 1 2 は、外枠ユニット 1 7 を構成する。

【0 0 1 0】

前面枠 1 2 には、遊技盤 3 0（図 2 参照）が配設されるとともに、遊技盤 3 0 の前面を覆うカバーガラス 1 4 を有するガラス枠 1 5 が取り付けられる。カバーガラス 1 4 は、遊技盤 3 0 に形成される遊技領域 3 2（図 2 参照）を視認可能とする遊技視認領域として機能する。なお、カバーガラス 1 4 は、透明部材の一例として示すものであり、カバーガラス 1 4 の代わりにプラスチック製のカバーを使用してよい。ガラス枠 1 5 は、透明部材を保持する透明部材保持枠として機能する。

【0 0 1 1】

前面枠 1 2 及びガラス枠 1 5 は、それぞれ個別に開放することが可能となっている。例えば、ガラス枠 1 5 のみを開放することで、遊技盤 3 0 の遊技領域 3 2 にアクセスすることができる。また、前面枠 1 2 をガラス枠 1 5 が開放されていない状態で開放することで、遊技盤 3 0 の裏面側に配設された遊技制御装置（主基板）1 0 0（図 3 参照）等にアクセスすることができる。

【0 0 1 2】

ガラス枠 1 5 のカバーガラス 1 4 周囲の縁部分には、種々の枠構成部材が配設されている。

【0 0 1 3】

ガラス枠 1 5 の上部中央及び右側部と左側部には、遊技状態に応じて発光演出可能な装飾装置 1 8 a，1 8 b，1 8 c が配設されている。装飾装置 1 8 a，1 8 b，1 8 c は、内部に LED 等の照明部材を収容しており、遊技状態に応じた発光演出を行う演出装置である。これら装飾装置 1 8 a，1 8 b，1 8 c の内部に配設される照明部材は、枠装飾装置 1 8（図 4 参照）の一部を構成している。

【0 0 1 4】

10

20

30

40

50

装飾装置 18 a は、ガラス枠 15（あるいは開閉枠）の上部で、遊技機 10 の左右方向に延設されるとともに、斜め上の前方に向かって突出するトップユニットである。装飾装置 18 a は、機種名などの種々の表示を有する略平坦な前面部 456 を有する。装飾装置 18 a は、本実施形態では固定され動作しないが、遊技者への圧迫感を低減するように、引っ込んだ初期位置（通常位置）から必要な場合のみ前方に突出動作したり、上下方向に移動動作してもよい。

【0015】

装飾装置 18 b は、ガラス枠 15 の右側で上下方向に延設されるとともに、前方に向かって突出する突出演出ユニット（前枠発光ユニット）である。装飾装置 18 c は、ガラス枠 15 の左側で、上下方向に延設されるとともに、前方に向かって突出する突出演出ユニット（前枠発光ユニット）である。装飾装置 18 b、18 c は、遊技機 10 の中央側（内側）へ遊技者に向けて光を照射するとともに、複数の開口から遊技機 10 の外側に光が漏れる。

10

【0016】

ガラス枠 15 の右上角部分及び左上角部分には、上スピーカ 19 a がそれぞれ配設される。これら上スピーカ 19 a とは別に遊技機 10 の下部には、2 つの下スピーカ 19 b が設けられている。下スピーカ 19 b は、ガラス枠 15 の左下角部分及び前面枠 12 の右下角部分に配設されている。これら上スピーカ 19 a 及び下スピーカ 19 b は、効果音や警報音、報知音等を発するものである。なお、左右の上スピーカ 19 a は、各々、右側と左側のスピーカ飾り部材 13 で覆われている。

20

【0017】

ガラス枠 15 の下部には、遊技球（遊技媒体）を貯留可能な上皿 21 を有する上皿ユニット 20 が取り付けられている。上皿 21 は、上部で開口した箱状に形成されている。上皿 21 に貯留されている遊技球は、一球ずつ球発射装置に供給される。

【0018】

上皿ユニット 20 は、遊技者からの入力操作を受け付ける演出操作装置と、遊技者からの入力操作を受け付ける球貸操作装置と、遊技状態に応じて発光演出等を行う装飾装置 22 と、をさらに備える。

【0019】

演出操作装置は、演出ボタン 25、十字キースイッチ 28、及び、音量調整用ボタンスイッチ 27 e、27 f を含む操作装置であり、遊技者が操作しやすいように上皿ユニット 20 の上部中央とその左側に設けられている。演出ボタン 25 は、操作パネル 26 に包囲されるように、操作パネル 26 の開口内に配置される。操作パネル 26 は、表面への金属メッキや全体を金属製にすることなどによって光を反射可能であり、例えばシルバー（銀色）の金属光沢を有する。演出ボタン 25 が発光すると、周囲の操作パネル 26 で演出ボタン 25 からの光が反射され、演出ボタン 25 の発光演出が効果的になる。

30

【0020】

演出ボタン 25 は、内蔵されている演出ボタンスイッチ 25 a と、表面に設けられているタッチパネル 25 b を含んでよい。

【0021】

音量調整用ボタンスイッチ 27 e、27 f は、上皿ユニット 20 の操作パネル 26 の上部左側に設けられ、上スピーカ 19 a や下スピーカ 19 b の音量を増減（＋－）して調整する。十字キースイッチ 28（十字キー SW）は、上皿ユニット 20 の操作パネル 26 の上部左側で音量調整用ボタンスイッチ 27 e、27 f に隣接して設けられ、例えば、演出用 LED の輝度を調整する。十字キースイッチ 28 は、方向キースイッチとも呼ばれてよく、前後左右などに配置された複数（例えば 4 つ）のスイッチからなる一般的なものでよい。例えば、客待ち中及び／又は遊技中（ゲーム中）などの所定の状態で、音量調整用ボタンスイッチ 27 e、27 f が押下げ操作されてスピーカ 19 a、19 b の音量が調整可能であってよく、十字キースイッチ 28 の前又は後のスイッチが押下げ操作されて演出用 LED 等の光量（明るさ、輝度）が調整可能であってよい。なお、音量調整用ボタンスイ

40

50

ッチ 27e, 27f を設けずに、十字キースイッチ 28 の左又は右のスイッチが押下げ操作されてスピーカ 19a, 19b の音量が調整可能であってよい。

【0022】

遊技者が演出操作装置（特に演出ボタン 25）を操作することによって、表示装置 41（図 2 参照）に表示される特図変動表示ゲーム等において遊技者の操作を介入させた演出を行うことができる。例えば、演出パターン（演出態様）を選択したり、始動記憶に対応する変動表示ゲームの結果を事前に予告する予告演出を実行したりすることができる。なお、変動表示ゲームには特図変動表示ゲームが含まれ、単に変動表示ゲームとした場合には、本明細書では特図変動表示ゲームを指すものとする。

【0023】

また、変動表示ゲームの実行中だけでなく、非実行中に遊技者が演出操作装置を操作することによっても演出パターンを変更するようにしてもよい。

【0024】

なお、変動表示ゲームが実行される際の遊技状態は、複数の遊技状態からなる。通常遊技状態（通常状態）とは、特別な遊技状態が発生していない遊技状態である。また、特別な遊技状態とは、例えば、特定遊技状態としての時短状態や変動表示ゲームにおいて特別結果（例えば大当り）の発生確率が高い状態（確変状態、確率変動状態）、大当り状態（特別遊技状態）、小当り遊技状態（小当り状態）である。このように遊技機 10 は、特別結果の発生確率が異なる遊技状態を複数備え、遊技制御装置 100（遊技状態選択手段、設定手段）は、当該複数の遊技状態の中から一の遊技状態を選択（設定）して現在の遊技状態とすることができる。

【0025】

ここで、確変状態（特定遊技状態）は、次の大当りが発生するまで継続するもの（ループタイプ）、所定回数の変動表示ゲームが実行されるまで継続するもの（回数切りタイプ、ST）、及び所定の確率転落抽選に当選するまで継続するもの（転落抽選タイプ）等がある。

【0026】

さらに、確変状態が発生させるか否かを大当り図柄乱数によって決定せずに、大当りが発生した場合に必ず確変状態が発生させるようにしてもよい。

【0027】

球貸操作装置は、遊技者が遊技球を借りる場合に操作する操作装置であって、上皿ユニット 20 の操作パネル 26 の上部右側に設けられている。球貸操作装置は、残高表示部 27c と、球貸ボタン 27a と、返却ボタン 27b と、を備えている。残高表示部 27c は、プリペイドカード等の残高が表示される表示領域である。球貸ボタン 27a は遊技球を借りる場合に遊技者が操作するボタンであり、返却ボタン 27b は遊技機 10 に隣接するように配置されるカードユニット（図示省略）からプリペイドカード等を排出させる場合に遊技者が操作するボタンである。

【0028】

装飾装置 22 は、内部に LED 等の照明部材を収容しており、遊技状態に応じて発光演出等を行う装置であって、上皿ユニット 20 に設けられている。装飾装置 22 の内部に配設される照明部材は、枠装飾装置 18（図 4 参照）の一部を構成している。

【0029】

上記した上皿ユニット 20 等を備えるガラス枠 15 の下方であって、前面枠 12 の下部には、球発射装置（図示省略）の動作を制御するための操作ハンドル 24 と、遊技球を貯留可能な下皿 23 等を備える下皿ユニット 29 とが設けられている。下皿ユニット 29 と上皿ユニット 20 は、形状的に適合しており上下方向に重ねて並べて配置される。上皿ユニット 20 の上皿操作部 27d を操作することによって、上皿 21 の遊技球は下皿 23 へと流下させることができる。

【0030】

操作ハンドル 24 は、前面枠 12 の右下部であって、右側の下スピーカ 19b の下方に

10

20

30

40

50

配置されている。遊技者が操作ハンドル 2 4 を回動操作することによって、球発射装置は上皿 2 1 から供給された遊技球を遊技盤 3 0 の遊技領域 3 2 に発射する。球発射装置から発射される遊技球の発射速度は、操作ハンドル 2 4 の回動操作量が大きくなるほど速くなるように設定されている。すなわち、球発射装置は、遊技領域 3 2 に遊技球を発射する勢（速度）である発射勢を、遊技者による操作ハンドル 2 4 の操作に対応して変更でき、発射勢の異なる種々の発射態様で遊技球を発射できる。発射態様には、遊技領域 3 2 の左側において遊技球を流下させる左打ち（通常打ち）と、遊技領域 3 2 の右側において遊技球を流下させる右打ちが含まれる。

【0031】

下皿ユニット 2 9 の下皿 2 3 は、上皿ユニット 2 0 に対して所定の間隔をあけて、上皿ユニット 2 0 の下方に配置されている。下皿 2 3 は、当該下皿 2 3 の底面を上下方向に貫通する球抜き穴と、球抜き穴を開閉するための開閉操作部 2 3 b と、を有している。遊技者が開閉操作部 2 3 b を操作して、球抜き穴を開くことによって、下皿 2 3 に貯留されていた遊技球を球抜き穴を通じて外部に排出することができる。

10

【0032】

また、前面枠 1 2 の裏側には、各種装置に電力を供給する電源装置 4 0 0、島設備に設置された補給装置（図示省略）から補給される遊技球を貯留する上部タンク 4 4 8、上部タンク 4 4 8 から流下してきた遊技球を上皿 2 1 に払い出す払出装（払出ユニット）などが配置される。

【0033】

20

〔遊技盤〕

続いて、図 2 を参照して、遊技機 1 0 の遊技盤 3 0 について説明する。図 2 は、遊技機 1 0 に備えられる遊技盤 3 0 の正面図である。

【0034】

図 2 に示すように、遊技盤 3 0 は、各種部材の取付ベースとなる平板状の遊技盤本体 3 0 a を備える。遊技盤本体 3 0 a は木製又は合成樹脂製であって、当該遊技盤本体 3 0 a の前面にはガイドレール 3 1 で囲まれた遊技領域 3 2 が設けられている。遊技機 1 0 は、ガイドレール 3 1 で囲まれた遊技領域 3 2 内に球発射装置から遊技球を発射して遊技を行うように構成されている。遊技領域 3 2 には遊技球の流下方向を変換する部材として風車や障害釘等が配設されており、発射された遊技球はこれら部材により転動方向を変えながら遊技領域 3 2 を流下する。

30

【0035】

遊技領域 3 2 の略中央には、変動表示ゲームの表示領域となる窓部を形成するセンターケース（前面構成体）4 0 が取り付けられている。センターケース 4 0 に形成された窓部の後方には、複数の識別情報を変動表示（可変表示）する演出表示装置（変動表示装置）としての表示装置 4 1 が配置されている。表示装置 4 1 は、例えば、液晶ディスプレイを備え、センターケース 4 0 の窓部を介して遊技盤 3 0 の前面側から表示内容が視認可能となるように配置される。なお、表示装置 4 1 は、液晶ディスプレイを備えるものに限らず、EL や CRT 等のディスプレイを備えるものであってもよい。

【0036】

40

表示装置 4 1 の表示画面（表示部）には、複数の変動表示領域が設けられており、各変動表示領域に識別情報（特別図柄）や変動表示ゲームを演出するキャラクタが表示される。その他、表示画面には遊技の進行に基づく画像（大当たり表示やファンファーレ表示、エンディング表示等）が表示される。

【0037】

また、センターケース 4 0 には、遊技領域 3 2 を流下する遊技球をセンターケース 4 0 の内側に導くためのワープ通路 4 0 e への流入口 4 0 a と、ワープ通路 4 0 e を通過した遊技球が転動可能なステージ部 4 0 b とが設けられている。センターケース 4 0 のステージ部 4 0 b は、始動入賞口 3 6 の上方に配置されているため、ステージ部 4 0 b 上で転動した遊技球は始動入賞口 3 6 に入賞しやすくなっている。

50

【0038】

センターケース40の上部及び右側部には、それぞれ上部演出ユニット40c及び側部演出ユニット40dが設けられる。上部演出ユニット40c及び側部演出ユニット40dは、盤装飾装置46（図4参照）及び盤演出装置44（図4参照）の一部を構成している。

【0039】

センターケース40の右側方の遊技領域32には、普通図柄始動ゲート（普図始動ゲート）34が設けられている。普図始動ゲート34の内部には、当該普図始動ゲート34を通過した遊技球を検出するためのゲートスイッチ（SW）34a（図3参照）が設けられている。遊技領域32内に打ち込まれた遊技球が普図始動ゲート34を通過すると、普図変動表示ゲームが実行される。

10

【0040】

センターケース40の左下方の遊技領域32には一般入賞口35が配置されており、センターケース40の右下方の遊技領域32にも一般入賞口35が配置されている。これら一般入賞口35への遊技球の入賞は、一般入賞口35に備えられた入賞口スイッチ（SW）35a～35n（図3参照）によって検出される。

【0041】

センターケース40の下方の遊技領域32には、特図変動表示ゲームの開始条件を付与する始動入賞口（始動口1、第1始動入賞領域）36が設けられる。センターケース40の右側の遊技領域32において、普図始動ゲート34の下方には第2始動入賞口（始動口2、第2始動入賞領域）を備えた普通変動入賞装置37（普通電動役物、普電）が設けられる。普通変動入賞装置37は、前方へ回動することで、遊技球が流入し易い状態に変換する可動部材（可動片）37bを備える。可動部材37bが閉状態である場合には遊技球が普通変動入賞装置37に入賞できないようになっている。遊技球が始動入賞口36又は普通変動入賞装置37に入賞した場合には、補助遊技として特図変動表示ゲームが実行される。なお、始動入賞口36には、左打ち時に遊技球が入賞し易くなり、普通変動入賞装置37には、右打ち時に遊技球が入賞し易くなる。

20

【0042】

可動部材37bは、いわゆるベロ型の普通電動役物であり、普図変動表示ゲームの結果が所定の停止表示態様となった場合に、普電ソレノイド37c（図3参照）を介して動作して開いて、遊技球が普通変動入賞装置37に流入しやすい開状態（遊技者にとって有利な入賞容易状態）に変化する。可動部材37bは、開状態（入賞容易状態）でなければ、遊技球が普通変動入賞装置37に流入し難い閉状態（入賞非容易状態、入賞困難状態）となる。なお、本実施形態において、始動入賞口36は、普通変動入賞装置37と異なり、可動部材（開閉部材）を有さず、常時、開放状態（開状態）であるが、可動部材（開閉部材）を有する構成も可能である。

30

【0043】

なお、可動部材37bは、後述する遊技制御装置100によって制御される。遊技制御装置100は、普図変動表示ゲームの変動時間を短縮したり普図変動表示ゲームの当り確率を通常よりも高確率としたりすることで入賞容易状態の発生頻度を高めたり、特別な遊技を行わない通常遊技状態で発生する入賞容易状態よりも入賞容易状態の発生時間を長くしたりすることで、前述の特定遊技状態として時短状態（普電サポート状態）を発生させる。なお、確変状態（潜伏確変状態を除く）においても、重複して時短状態（普電サポート状態）が発生する。

40

【0044】

始動入賞口36の右方の遊技領域32には、下大入賞口ソレノイド38b（図3参照）によって前方から奥側に引っ込むことで大入賞口を開放する下大入賞口を開放するアタッカ形式の開閉扉38cを有する第1特別変動入賞装置38（特別電動役物）が設けられている。第1特別変動入賞装置38は、特図変動表示ゲームの結果によって大入賞口を閉じた状態（遊技者にとって不利な閉塞状態）から開放状態（遊技者にとって有利な遊技状態

50

）に変換し、下大入賞口内への遊技球の流入を容易にさせることで、遊技者に所定の遊技価値（例えば、賞球や大当り終了後の時短回数／確変回数）を付与するようになっている。なお、下大入賞口内には、当該大入賞口に入った遊技球を検出する検出手段として下大入賞口スイッチ 38 a（カウントスイッチ）が配設されている。なお、第 1 特別変動入賞装置 38 には、右打ち時に遊技球が入賞し易くなる。

【0045】

普通変動入賞装置 37 の上方の遊技領域 32 には、上大入賞口ソレノイド 39 b（図 3 参照）によって上端側が右側に倒れる方向に回転することで上大入賞口を開放する開閉扉 39 c を有する第 2 特別変動入賞装置 39 が設けられている。第 2 特別変動入賞装置 39 は、特図変動表示ゲームの結果によって大入賞口を閉じた状態（遊技者にとって不利な閉塞状態）から開放状態（遊技者にとって有利な特別遊技状態）に変換し、大入賞口内への遊技球の流入を容易にさせることで、遊技者に所定の遊技価値（例えば、賞球や大当り終了後の時短回数／確変回数）を付与するようになっている。なお、大入賞口内には、当該大入賞口に入った遊技球を検出する検出手段として上大入賞口スイッチ 39 a（カウントスイッチ）（図 3 参照）が配設されている。なお、第 2 特別変動入賞装置 39 には、右打ち時に遊技球が入賞し易くなる。

【0046】

第 2 特別変動入賞装置 39 の内部には、特定領域 72（いわゆる V 入賞口）が設けられている。小当りによって開閉扉 39 c が開放された後に特定領域 72（V 入賞口）に遊技球が入球した場合に大当りが確定する。特定領域 72 は、小当り中にのみ、長時間開放されるなどして遊技球が容易に通過できるようにしてよい。なお、遊技制御装置 100 は、特定領域 72 への遊技球の通過（V 入賞）をセンサ（後述の特定領域スイッチ 72 a）等を介して検知でき、V 入賞を検知すると小当り終了後に大当り状態に移行することを確定するとともに、後述の演出制御装置 300 に V 入賞があったことを示す情報（特定領域通過コマンド等）を送信する。そして、演出制御装置 300 は、V 入賞を表示装置 41 などにおいて報知できる。

【0047】

すなわち、本実施形態では、遊技機 10 は、いわゆる 1 種 2 種混合機（1 + 2 種機）である。本実施形態では、小当りで第 2 特別変動入賞装置 39 が開放されることによって、第 2 特別変動入賞装置 39 内の特定領域 72（V 入賞口）に遊技球が V 入賞して、大当りが発生する。

【0048】

一般入賞口 35、始動入賞口 36、普通変動入賞装置 37、及び特別変動入賞装置 38、39 の大入賞口に遊技球が入賞すると、払出制御装置 200（図 3 参照）は、入賞した入賞口の種類に応じた数の賞球を払出装置から上皿 21 に排出する。また、下方の遊技領域 32 には、入賞口等に入賞しなかった遊技球を回収するアウト口 30 b が設けられている。また、一般入賞口 35、始動入賞口 36、普通変動入賞装置 37、及び特別変動入賞装置 38、39 やその近傍には、遊技球が入賞した場合などに発光可能な LED（後述の盤装飾装置 46 の一部）が配設されている。

【0049】

また、遊技領域 32 の外側であって遊技盤本体 30 a の右下角部には、特図変動表示ゲーム（特図 1 変動表示ゲーム、特図 2 変動表示ゲーム）及び普図変動表示ゲームを実行する一括表示装置 50 が設けられている。一括表示装置 50 は、LED ランプ（発光部、発光部材）から構成されて現在の遊技状態等の情報を表示する表示部 51 ~ 60 を備える。

【0050】

一括表示装置 50 は、7 セグメント型の表示器（LED ランプ）等で構成された変動表示ゲーム用の第 1 特図変動表示部 51（特図 1 表示器、ランプ D1）及び第 2 特図変動表示部 52（特図 2 表示器、ランプ D2）と、普図変動表示ゲーム用の変動表示部 53（普図表示器、ランプ D8, D10, D18）と、各変動表示ゲームの始動（保留）記憶数報知用の記憶表示部（特図 1 保留表示器 54、特図 2 保留表示器 55、普図保留表示器 56

）と、を有している。特図 1 保留表示器 5 4 はランプ D 1 1 , D 1 2 により構成される。特図 2 保留表示器 5 5 は、ランプ D 1 3 , D 1 4 により構成される。普図保留表示器 5 6 は、ランプ D 1 5 , D 1 6 により構成される。

【 0 0 5 1 】

また、一括表示装置 5 0 には、右打ち時（右打ちすべき時）又は左打ち時（通常打ち時）であることを報知する第 1 遊技状態表示部 5 7（第 1 遊技状態表示器、ランプ D 7）、時短状態が発生すると点灯して時短状態発生を報知する第 2 遊技状態表示部 5 8（第 2 遊技状態表示器、ランプ D 1 7）、遊技機 1 0 の電源投入時に大当りの確率状態が高確率状態となっていることを表示する第 3 遊技状態表示部 5 9（第 3 遊技状態表示器、確率状態表示部、ランプ D 9）、大当たり時のラウンド数（特別変動入賞装置 3 8 , 3 9 の開閉回数）を表示するラウンド表示部 6 0（ランプ D 3 ~ D 6）が設けられている。

10

【 0 0 5 2 】

特図 1 表示器 5 1 と特図 2 表示器 5 2 において、変動表示ゲームは、識別情報（例えば、中央のセグメント）の点灯消灯（点滅）を繰り返す変動表示によって実行される。なお、特図 1 表示器 5 1、特図 2 表示器 5 2 は、このようなセグメント型の表示部に限らず、複数の L E D の集合体により構成されていてもよいし、変動表示を実行する場合に、表示器として設けられるすべての L E D により全点灯全消灯（全 L E D の同時点滅）や、循環点灯（何れか 1 の L E D から所定時間毎に所定の順序で点灯し、消灯する）、または複数の L E D のうちの所定数の L E D による点灯消灯（点滅）や循環点灯によって行ってもよい。普図表示器 5 3 においても、変動表示ゲームは、ランプ D 1 0 , D 1 8 の点灯消灯を繰り返す変動表示（点滅）によって実行される。また、普図表示器 5 3 も特図 1 表示器 5 1、特図 2 表示器 5 2 と同様に適宜構成することが可能である。

20

【 0 0 5 3 】

ランプ表示装置 7 5 は、図柄（後述の第四特別図柄、第 4 図柄）として点灯表示と消灯表示を繰り返す変動表示（点滅）を実行するランプ表示部 1 , 2（L E D）と、各特図変動表示ゲームの始動（保留）記憶数報知用のランプ表示部 3 ~ 6（L E D）を有する。なお、ランプ表示装置 7 5 は、演出制御装置 3 0 0（後述）で制御される。

【 0 0 5 4 】

ランプ表示部 1 , 2 は、変動表示として所定の点滅周期（例えば 2 0 0 m s e c（ミリ秒））で点滅する。すなわち、ランプ表示部 1 , 2 の消灯と点灯の切り替えは、点滅周期の 2 分の 1（例えば、1 0 0 m s e c）の期間で行われる。一括表示装置 5 0 の特図 1 表示器 5 1、特図 2 表示器 5 2、普図表示器 5 3 における変動表示の変動時間が遊技制御装置 1 0 0 で計測されるのに対して、ランプ表示装置 7 5 のランプ表示部 1 , 2 の変動時間は演出制御装置 3 0 0（後述）で計測される。

30

【 0 0 5 5 】

ランプ表示部 3 , 4（特図 1 保留 L E D 1、特図 1 保留 L E D 2）は、消灯状態、点灯状態、点滅状態の組合せによって、特図 1 保留数（第 1 始動記憶数）を表示する。同様に、ランプ表示部 5 , 6（特図 2 保留 L E D 1、特図 2 保留 L E D 2）は、消灯状態、点灯状態、点滅状態の組合せによって、特図 2 保留数（第 2 始動記憶数）を表示する。ランプ表示部 3 ~ 6 は、大当たり発生により保留数の表示を終了するが、大当たり状態中以外の場合（表示装置 4 1 で後述のリーチが発生している場合も含む）では、保留数の表示を行う。

40

【 0 0 5 6 】

次に、遊技機 1 0 における遊技の流れ、普図変動表示ゲーム及び特図変動表示ゲームの詳細について説明する。

【 0 0 5 7 】

遊技機 1 0 では、図示しない球発射装置から遊技領域 3 2 に向けて遊技球が打ち出されることによって遊技が行われる。打ち出された遊技球は、遊技領域 3 2 内の各所に配置された障害釘や風車等によって転動方向を変えながら遊技領域 3 2 を流下し、普図始動ゲート 3 4、一般入賞口 3 5、始動入賞口 3 6、普通変動入賞装置 3 7、又は特別変動入賞装置 3 8 , 3 9 に入賞又は入球するか、遊技領域 3 2 の最下部に設けられたアウト口 3 0 b

50

へ流入し、遊技領域 3 2 から排出される。そして、一般入賞口 3 5、始動入賞口 3 6、普通変動入賞装置 3 7、又は特別変動入賞装置 3 8、3 9 に遊技球が入賞すると、入賞した入賞口の種類に応じた数の賞球が払出装置を介して上皿 2 1 に排出される。

【0058】

普図始動ゲート 3 4 には、当該普図始動ゲート 3 4 を通過した遊技球を検出するゲートスイッチ 3 4 a (図 3 参照) が設けられている。遊技球が普図始動ゲート 3 4 を通過すると、ゲートスイッチ 3 4 a によって検出され、このときに抽出された当り判定用乱数値の判定結果に基づき普図変動表示ゲームが実行される。

【0059】

普図変動表示ゲームを開始できない状態、例えば、既に普図変動表示ゲームが行われており当該普図変動表示ゲームが終了していない場合や、普図変動表示ゲームの結果が当りとなって普通変動入賞装置 3 7 が開放状態に変換されている場合に、遊技球が普図始動ゲート 3 4 を通過すると、普図始動記憶数 (普図保留数) が上限数未満ならば当該記憶数が加算 (+1) される。

10

【0060】

普図始動記憶 (普図保留) には普図変動表示ゲームの当りはずれを決定するための当り判定用乱数値が記憶されており、この当り判定用乱数値が判定値と一致した場合に、当該普図変動表示ゲームが当りとなって特定の結果態様 (特定結果) が導出される。

【0061】

普図変動表示ゲームは、一括表示装置 5 0 に設けられた普図表示器 5 3 で実行されるようになっている。普図表示器 5 3 は、普通識別情報 (普図) として点灯状態の場合に当りを示し、消灯状態の場合にはずれを示す LED から構成され、この LED を点滅表示することで普通識別情報の変動表示を行い、所定の変動表示時間の経過後、LED を点灯又は消灯することで結果を表示するようになっている。

20

【0062】

普図始動ゲート 3 4 通過時に抽出された普図乱数値が当り値である場合には、普図表示器 5 3 に表示される普通図柄 (普図) が当り状態で停止し、当り状態となる。このとき、普電ソレノイド 3 7 c (図 3 参照) が駆動されることにより、可動部材 3 7 b が所定の時間 (例えば 3 秒間 × 2 回) だけ開状態に変換され、普通変動入賞装置 3 7 への遊技球の入賞が許容される。

30

【0063】

遊技球の始動入賞口 3 6 への入賞及び普通変動入賞装置 3 7 への入賞は、始動口 1 スイッチ 3 6 a (図 3 参照) 及び始動口 2 スイッチ 3 7 a (図 3 参照) によって検出される。始動入賞口 3 6 に入賞した遊技球は特図 1 変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、所定の上限数を限度に記憶されるとともに、普通変動入賞装置 3 7 に入賞した遊技球は特図 2 変動表示ゲームの始動入賞球として検出され、所定の上限数を限度に記憶される。

【0064】

特図変動表示ゲームの始動入賞球の検出時には、大当り乱数値や大当り図柄乱数値、各変動パターン乱数値等が抽出される。これら乱数値は、遊技制御装置 1 0 0 の特図保留記憶領域 (RAM の一部) に特図始動入賞記憶として各々所定回数分 (例えば最大で 8 回分) を限度に記憶される。特図始動入賞記憶の記憶数は、一括表示装置 5 0 の始動入賞数報知用の特図 1 保留表示器 5 4 や特図 2 保留表示器 5 5 に表示されるとともに、表示装置 4 1 の表示画面にも表示される。

40

【0065】

遊技制御装置 1 0 0 は、始動入賞口 3 6 への入賞若しくは第 1 始動記憶 (特図 1 始動記憶、特図 1 保留) に基づいて、特図 1 表示器 5 1 で特図 1 変動表示ゲームを実行する。また、遊技制御装置 1 0 0 は、普通変動入賞装置 3 7 への入賞若しくは第 2 始動記憶 (特図 2 始動記憶、特図 2 保留) に基づいて、特図 2 表示器 5 2 で特図 2 変動表示ゲームを実行する。

【0066】

50

特図 1 変動表示ゲーム（第 1 特図変動表示ゲーム）及び特図 2 変動表示ゲーム（第 2 特図変動表示ゲーム）は、特図 1 表示器 5 1 及び特図 2 表示器 5 2 において識別情報（特別図柄、特図）を変動表示した後に所定の結果態様を停止表示することで行われる。

【0067】

また、表示装置 4 1 では、各特図変動表示ゲームに対応して複数種類の識別情報（例えば、数字、記号、キャラクタ図柄など）を変動表示させる飾り特図変動表示ゲームが実行される。

【0068】

表示装置 4 1 における飾り特図変動表示ゲームは、前述した数字等で構成される飾り特別図柄（識別情報）が左（第一特別図柄）、右（第二特別図柄）、中（第三特別図柄）の順に変動表示（スクロール表示）を開始して、所定時間後に変動している図柄を順次停止させて、特図変動表示ゲームの結果を表示することで行われる。また、表示装置 4 1 では、興趣向上のためにキャラクタの出現等の多様な演出表示が行われる。さらに、飾り特図変動表示ゲームでは、他の飾り特別図柄（識別情報）として、ランプ表示装置 7 5 のランプ表示部 1, 2 において、点灯表示と消灯表示の繰り返し（点滅）によって第四特別図柄（第 4 図柄）が変動する。ランプ表示部 1, 2 の変動表示は、開始から所定時間後に、いずれの場合は「消灯」、大当たりもしくは小当たりの場合は「点灯」で停止する。

10

【0069】

始動入賞口 3 6 又は普通変動入賞装置 3 7 への遊技球の入賞が所定のタイミングでなされた場合（入賞検出時の大当たり乱数値が大当たり値である場合）には、特図変動表示ゲームの結果として表示図柄により特定の結果態様（特別結果態様）が導出され、大当たり状態（特別遊技状態）となる。これに対応して、表示装置 4 1 の表示態様は特別結果態様（例えば「7, 7, 7」等の数字が揃った状態）となる。

20

【0070】

このとき、特別変動入賞装置 3 8, 3 9 は、大入賞口ソレノイド 3 8 b, 3 9 b（図 3 参照）への通電によって、大入賞口が所定の時間（例えば 30 秒）だけ閉状態から開状態に変換される。すなわち、特別変動入賞装置 3 8, 3 9 に備えられた大入賞口が所定の時間又は所定数の遊技球が入賞するまで大きく開き、この間遊技者は多くの遊技球を獲得することができるという特典が付与される。

【0071】

始動入賞口 3 6 又は普通変動入賞装置 3 7 への遊技球の入賞が所定のタイミングでなされた場合（入賞検出時の大当たり乱数値が小当たり値である場合）には、特図変動表示ゲームの結果として表示図柄により特定結果態様（小当たり結果態様）が導出され、小当たり状態となる。これに対応して、表示装置 4 1 の表示態様は小当たり結果態様となる。なお、本実施形態では、小当たりの判定にも大当たり乱数値が使用されるが、小当たり値（小当たり判定値）は、大当たり値（大当たり判定値）と異なる。

30

【0072】

このとき、特別変動入賞装置 3 8, 3 9 は、大入賞口ソレノイド 3 8 b, 3 9 b（図 3 参照）への通電によって、大入賞口が所定の短時間だけ閉状態から開状態に変換される。なお、大入賞口の全開放時間は、小当たり状態（小当たり遊技状態）の方が大当たり状態（特別遊技状態）よりも短いため、小当たり状態では大当たり状態よりも遊技者が獲得可能な遊技価値（獲得球数）が少ない。なお、小当たり状態と大当たり状態では両方とも大入賞口が開放状態となるが、大当たり状態を第 1 特別遊技状態と呼び、小当たり状態を第 2 特別遊技状態と呼んでもよい。なお、簡単のため、本実施形態では、小当たり状態で特別変動入賞装置 3 9（上大入賞口）のみが開状態に変換され、大当たり状態（小当たり中の V 入賞による大当たり状態も含む）で特別変動入賞装置 3 8（下大入賞口）のみが開状態に変換される構成を説明する。

40

【0073】

ここで、大当たりと小当たりとの違いについて説明する。

【0074】

50

大当たりとは条件装置の作動を伴う特別結果であり、小当たりとは条件装置の作動を伴わない特定結果である。条件装置とは、特図変動表示ゲームで大当たりが発生（大当たり図柄の停止表示）した場合に作動するもので、条件装置が作動するとは、例えば大当たり状態が発生して特別電動役物としての特別変動入賞装置 38, 39 を連続して作動させるための特定のフラグがセットされることを意味する。また、条件装置が作動するとは、特定領域 72 への遊技球の通過（V 入賞）があったことを意味してもよい。条件装置が作動しないとは、例えば単に小当たり抽選に当選した場合のように上述の特定のフラグがセットされないことを意味する。ただし、本実施形態で後述するように、小当たり状態中に V 入賞があった場合には条件装置が作動することになる。なお、「条件装置」は、上記のようなソフトウェア的にオンオフされるフラグのようなソフトウェア手段であっても良いし、電氣的にオンオフされるスイッチのようなハードウェア手段であっても良い。また、「条件装置」は、その作動が電動役物の連続作動に必要条件とされる装置として、パチンコ遊技機の分野においては一般的に使用されている用語であり、本明細書においても同様の意味を有する用語として使用している。

10

【0075】

具体的には、大当たりの場合は、大当たりフラグが設定されることにより特別変動入賞装置が開放されるのに対して、小当たりの場合は、小当たりフラグが設定されることにより特別変動入賞装置が開放される。

【0076】

なお、特図 1 表示器 51 及び特図 2 表示器 52 は、別々の表示器として構成してもよいし同一の表示器として構成してもよいが、各特図変動表示ゲームが同時に実行されないように設定される。なお、特図 2 変動表示ゲームは、特図 1 変動表示ゲームよりも優先して実行されるようになっており、特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームの始動記憶があり、特図変動表示ゲームの実行が可能な状態になった場合は特図 2 変動表示ゲームが実行される（特図 2 保留優先消化、特図 2 優先変動）。

20

【0077】

表示装置 41 における飾り特図変動表示ゲームについては、特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームとを別々の表示装置や別々の表示領域で実行するようにしてもよいし、同一の表示装置や表示領域で実行するようにしてもよい。この場合、特図 1 変動表示ゲーム及び特図 2 変動表示ゲームに対応する飾り特図変動表示ゲームが同時に実行されないようにしてよい。

30

【0078】

なお、以下の説明において、特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームを区別しない場合は、単に特図変動表示ゲームと称する。

【0079】

また、特に限定されるわけではないが、上記始動入賞口 36 内の始動口 1 スwitch 36a、普通変動入賞装置 37 内の始動口 2 スwitch 37a、ゲートスウィッチ 34a、入賞口スウィッチ 35a、大入賞口スウィッチ 38a, 39a には、磁気検出用のコイルを備え該コイルに金属が近接すると磁界が変化する現象を利用して遊技球を検出する非接触型の磁気近接センサ（以下、近接スウィッチと称する）が使用されている。また、遊技機 10 のガラス枠 15 等に設けられたガラス枠開放検出スウィッチ 63 や前面枠（遊技枠）12 等に設けられた本体枠開放検出スウィッチ 64（前面枠開放検出スウィッチ）には、機械的な接点を有するマイクロスイッチを用いることができる。

40

【0080】

〔遊技制御装置〕

図 3 は、遊技機 10 の遊技制御系のブロック図である。遊技機 10 は遊技制御装置 100（主基板）を備え、遊技制御装置 100 は、遊技を統括的に制御する主制御装置（主基板）であって、遊技用マイクロコンピュータ（以下、遊技用マイコンと称する）111 を有する CPU 部 110 と、入力ポートを有する入力部 120 と、出力ポートやドライバなどを有する出力部 130、CPU 部 110 と入力部 120 と出力部 130 との間を接続す

50

るデータバス140などからなる。

【0081】

CPU部110は、アミューズメントチップ（IC）と呼ばれる遊技用マイコン（CPU）111と、水晶振動子のような発振子を備え、CPUの動作クロックやタイマ割込み、乱数生成回路の基準となるクロックを生成する発振回路（水晶発振器）113などを有する。遊技制御装置100及び該遊技制御装置100によって駆動されるソレノイドやモータなどの電子部品には、電源装置400で生成されたDC32V，DC12V，DC5Vなど所定のレベルの直流電圧が供給されて動作可能にされる。

【0082】

電源装置400は、24Vの交流電源からDC32Vの直流電圧を生成するACDCコンバータやDC32Vの電圧からDC12V，DC5Vなどのより低いレベルの直流電圧を生成するDC-DCコンバータなどを有する通常電源部410と、遊技用マイコン111の内部のRAMに対して停電時に電源電圧を供給するバックアップ電源部420と、停電監視回路を有し、遊技制御装置100に停電の発生、回復を知らせる停電監視信号やリセット信号などの制御信号を生成して出力する制御信号生成部430などを備える。

【0083】

本実施形態では、電源装置400は、遊技制御装置100と別個に構成されているが、バックアップ電源部420及び制御信号生成部430は、別個の基板上あるいは遊技制御装置100と一体、すなわち、主基板上に設けるように構成してもよい。遊技盤30及び遊技制御装置100は機種変更の際に交換の対象となるので、実施例のように、電源装置400若しくは主基板とは別の基板上にバックアップ電源部420及び制御信号生成部430を設けることにより、交換の対象から外しコストダウンを図ることができる。

【0084】

バックアップ電源部420は、電解コンデンサのような大容量のコンデンサ1つで構成することができる。バックアップ電源は、遊技制御装置100の遊技用マイコン111（特に内蔵RAM）に供給され、停電中あるいは電源遮断後もRAMに記憶されたデータが保持されるようになっている。制御信号生成部430は、例えば通常電源部410で生成された32Vの電圧を監視してそれが例えば17V以下に下がると停電発生を検出して停電監視信号を変化させるとともに、所定時間後にリセット信号を出力する。また、電源投入時や停電回復時にもその時点から所定時間経過後にリセット信号を出力する。

【0085】

また、遊技制御装置100にはRAM初期化スイッチ112が設けられている。RAM初期化スイッチ112が押下げられてオン操作されると初期化スイッチ信号が生成され、これに基づき遊技用マイコン111内のRAM111c及び払出制御装置200内のRAMに記憶されている情報を強制的に初期化する処理が行われる。特に限定されるわけではないが初期化スイッチ信号は電源投入時に読み込まれ、停電監視信号は遊技用マイコン111が実行するメインプログラムのメインループの中で繰り返し読み込まれる。リセット信号は強制割込み信号の一種であり、制御システム全体をリセットさせる。

【0086】

また、遊技制御装置100（主基板）は、設定キースイッチ153を備える。設定キースイッチ153は、操作者の回転操作等によってオンすることによって遊技条件（遊技）に関する設定に応じた確率設定値（設定値）を変更可能な状態にする。なお、RAM初期化スイッチ112は、操作者の操作に応じて確率設定値を変更可能な設定値変更スイッチとしても使用可能である。本実施形態では、確率設定値は、大当り確率や小当り確率などの当選確率を設定するための設定値であるが、確率以外の他の遊技条件（演出など）も確率設定値に応じて変更可能である。例えば、確率設定値が大きいほど、当選確率を大きくしてよい。設定キースイッチ153とRAM初期化スイッチ112は、遊技条件に関する設定（確率設定値）を変更可能な設定変更手段（設定変更装置、設定手段）を構成する。なお、RAM初期化スイッチ112ではなく、他のスイッチが、設定値変更スイッチを兼用してもよいし、専用に独自の設定値変更スイッチを設けてもよい。

【0087】

設定キースイッチ153とRAM初期化スイッチ112は、遊技機10内部の遊技制御装置100上に設けられることによって、前面枠12（本体枠）が開放されなければ操作できない位置（アクセスできない位置）に配置される。すなわち、一般の遊技者は、設定キースイッチ153とRAM初期化スイッチ112にアクセスして操作することができない。

【0088】

後述するように、遊技機10の電源投入（停電復旧、復電）の際に、遊技機10は、設定キースイッチ153とRAM初期化スイッチ112のオン／オフ状態に応じて、確率設定値を変更可能（設定可能）な設定可変状態（設定変更状態、設定可能状態、設定変更モード）、確率設定値を確認可能な設定確認状態（設定確認モード）などの各種状態に、移行することができる。

10

【0089】

本実施形態において、確率設定値は、例えば6段階で規定され、確率設定値1（設定1）、確率設定値2（設定2）、確率設定値3（設定3）、確率設定値4（設定4）、確率設定値5（設定5）、確率設定値6（設定6）がある。一般的に、設定1が遊技者に最も不利な設定であり、設定6が遊技者に最も有利な設定である。設定1、2が低設定であり、設定3、4が中間の設定（中間設定）であり、設定5、6が高設定である。

【0090】

確率設定変更処理では、操作者によってRAM初期化スイッチ112が押下操作される度に、作業用設定値領域の作業用設定値（設定）が、設定値0（設定1、確率設定値1）→設定値1（設定2、確率設定値2）→設定値2（設定3、確率設定値3）→設定値3（設定4、確率設定値4）→設定値4（設定5、確率設定値5）→設定値5（設定6、確率設定値6）→設定値0（設定1）→設定値1（設定2）→・・・のように変更される。このように、RAM初期化スイッチ112は、設定値変更スイッチとしても機能する。なお、説明の都合上、設定変更状態（設定変更モード）中に、作業用設定値0～5をそれぞれ確率設定値1～6に対応して設けるが、作業用設定値と確率設定値は同じ数値範囲（すなわち0～5又は1～6）に揃えて同じものとして取り扱ってもよい（作業用設定値と確率設定値を同じ数値にする）。

20

【0091】

なお、RAM初期化スイッチ112（設定値変更スイッチ）の操作ではなく、設定キースイッチ153を所定の位置に回転操作して確率設定値を変更する構成としてもよい。また、確率設定値は6段階に限られない。そして、選択されている0～5の作業用設定値に対応する表示用確率設定値が、例えば4桁の7セグメント型（ドットDpを含めると8セグメント型）の表示器である性能表示装置152等に表示される。また、遊技機の前面（例えば一括表示装置50）に、表示用確率設定値など設定値に関する情報（例えば確率設定値1～6を読み取れる表示）を表示してもよい。また、遊技機の前面（例えば一括表示装置50）に、設定可変状態中や設定確認状態中だけでなく、遊技制御実行中（後述のゲーム処理の実行中）にも、表示用確率設定値など設定値に関する情報を表示してもよい。

30

【0092】

遊技用マイコン111は、CPU（中央処理ユニット：マイクロプロセッサ）111a、読み出し専用のROM（リードオンリメモリ）111b及び随時読み出し書込み可能なRAM（ランダムアクセスメモリ）111cを備える。

40

【0093】

ROM111bは、遊技制御のための不変の情報（プログラム、固定データ、各種乱数の判定値等）を不揮発的に記憶する。RAM111cは、遊技制御時にCPU111aの作業領域や各種信号や乱数値の記憶領域として利用されるもので、遊技に関する情報（遊技情報）が記憶され、停電が発生しても記憶された情報の記憶保持が可能な保持記憶手段となる。ROM111b又はRAM111cとして、EEPROMのような電氣的に書換え可能な不揮発性メモリを用いてもよい。

50

【0094】

また、ROM 111bは、例えば、特図変動表示ゲームの実行時間、演出内容、リーチ状態の発生の有無などを規定する変動パターン（変動態様）を決定するための変動パターンテーブルを記憶している。変動パターンテーブルとは、始動記憶として記憶されている変動パターン乱数1～3をCPU 111aが参照して変動パターンを決定するためのテーブルである。また、変動パターンテーブルには、結果がはずれとなる場合に選択されるはずれ変動パターンテーブル、結果が大当たりとなる場合に選択される大当たり変動パターンテーブル等が含まれる。さらに、これらのパターンテーブルには、リーチ状態となった後の変動パターンである後半変動パターンを決定するためのテーブル（後半変動グループテーブルや後半変動パターン選択テーブル等）、リーチ状態となる前の変動パターンである前半変動パターンを決定するためのテーブル（前半変動グループテーブルや前半変動パターン選択テーブル等）が含まれている。

10

【0095】

ここでリーチ（リーチ状態）とは、表示状態が変化可能な表示装置を有し、該表示装置が時期を異ならせて複数の表示結果を導出表示し、該複数の表示結果が予め定められた特別結果態様となった場合に、遊技状態が遊技者にとって有利な遊技状態（特別遊技状態）となる遊技機10において、複数の表示結果の一部がまだ導出表示されていない段階で、既に導出表示されている表示結果が特別結果態様となる条件を満たしている表示状態をいう。また、別の表現をすれば、リーチ状態とは、表示装置の変動表示制御が進行して表示結果が導出表示される前段階にまで達した時点でも、特別結果態様となる表示条件からはずれていない表示態様をいう。そして、例えば、特別結果態様が揃った状態を維持しながら複数の変動表示領域による変動表示を行う状態（いわゆる全回転リーチ）もリーチ状態に含まれる。また、リーチ状態とは、表示装置の表示制御が進行して表示結果が導出表示される前段階にまで達した時点での表示状態であって、表示結果が導出表示される以前に決定されている複数の変動表示領域の表示結果の少なくとも一部が特別結果態様となる条件を満たしている場合の表示状態をいう。

20

【0096】

よって、例えば、特図変動表示ゲームに対応して表示装置に表示される飾り特図変動表示ゲームが、表示装置における左、中、右の変動表示領域の各々で所定時間複数の識別情報を変動表示した後、左、右、中の順で変動表示を停止して結果態様を表示するものである場合、左、右の変動表示領域で、特別結果態様となる条件を満たした状態（例えば、同一の識別情報）で変動表示が停止した状態がリーチ状態となる。他に、すべての変動表示領域の変動表示を一旦停止した時点で、左、中、右のうちいずれか二つの変動表示領域で特別結果態様となる条件を満たした状態（例えば、同一の識別情報となった状態、ただし特別結果態様は除く）をリーチ状態とし、リーチ状態から残りの一つの変動表示領域を変動表示するようにしてもよい。

30

【0097】

そして、リーチ状態には複数のリーチ演出が含まれ、特別結果態様（大当たり態様）が導出される可能性が異なる（期待度が異なる）リーチ演出の系統（種類）として、ノーマルリーチ（Nリーチ）、スペシャル1リーチ（SP1リーチ）、スペシャル2リーチ（SP2リーチ）、スペシャル3リーチ（SP3リーチ）、プレミアリーチが設定されている。なお、大当たりの期待度（期待値）は、リーチなし<ノーマルリーチ<スペシャル1リーチ<スペシャル2リーチ<スペシャル3リーチ<プレミアリーチの順に高くなるようになっている。また、リーチ状態は、少なくとも特図変動表示ゲームで特別結果態様が導出される場合（大当たりとなる場合）における変動表示態様に含まれるようになっている。すなわち、特図変動表示ゲームで特別結果態様が導出されないと判定する場合（はずれとなる場合）における変動表示態様に含まれることもある。よって、リーチ状態が発生した状態は、リーチ状態が発生しない場合と比較して大当たりとなる可能性の高い状態である。

40

【0098】

なお、演出（予告）の期待度は、その演出が選択された場合に大当たりになる確率を示唆

50

し、大当たりであるときのその演出の選択率及び大当たりでないとき（はずれするとき）のその演出の選択率などに基づいて算出することができる。

【0099】

CPU111aは、ROM111b内の遊技制御用プログラムを実行して、払出制御装置200や演出制御装置300に対する制御信号（コマンド）を生成したりソレノイドや表示装置の駆動信号を生成して出力して遊技機10全体の制御を行う。また、図示しないが、遊技用マイコン111は、特図変動表示ゲームの大当たりを判定するための大当たり乱数や大当たりの図柄を決定するための大当たり図柄乱数、小当たりの図柄を決定するための小当たり図柄乱数、後述の時短図柄（サポ当りの停止図柄）を決定するためのサポ当り図柄乱数、特図変動表示ゲームでの変動パターン（各種リーチやリーチなしの変動表示における変動表示ゲームの実行時間等を含む）を決定するための変動パターン乱数等を生成するための乱数生成回路と、発振回路113からの発振信号（原クロック信号）に基づいてCPU111aに対する所定周期（例えば、4msec（ミリ秒））のタイマ割込み信号や乱数生成回路の更新タイミングを与えるクロックを生成するクロックジェネレータを備えている。

10

【0100】

また、CPU111aは、特図変動表示ゲームに関する処理において、ROM111bに記憶されている複数の変動パターンテーブルの中から、いずれかの変動パターンテーブルを取得する。具体的には、CPU111aは、特図変動表示ゲームの遊技結果（大当たりあるいははずれ）や、現在の遊技状態としての特図変動表示ゲームの確率状態（通常確率状態あるいは高確率状態）、始動記憶数などに基づいて、複数の変動パターンテーブルの中から、いずれかの変動パターンテーブルを選択して取得する。ここで、CPU111aは、特図変動表示ゲームを実行する場合に、ROM111bに記憶された複数の変動パターンテーブルのうち、いずれかの変動パターンテーブルを取得する変動振り分け情報取得手段をなす。

20

【0101】

払出制御装置200は、CPU、ROM、RAM、入力インタフェース、出力インタフェース等を備え、遊技制御装置100からの賞球払出し指令（コマンドやデータ）に従って、払出ユニットの払出モータを駆動させ、賞球を払い出させるための制御を行う。また、払出制御装置200は、カードユニットからの貸球要求信号に基づいて払出ユニットの払出モータを駆動させ、貸球を払い出させるための制御を行う。

30

【0102】

遊技用マイコン111の入力部120には、遊技機に対する電波の発射を検出する盤電波センサ62、普図始動ゲート34のゲートスイッチ34a、第1始動入賞口36内の始動口1スイッチ36a、第2始動入賞口37（普通変動入賞装置）内の始動口2スイッチ37a、一般入賞口35の入賞口スイッチ35a、特別変動入賞装置38、39の大入賞口スイッチ38a、39aに接続され、これらのスイッチから供給されるハイレベルが11Vでロウレベルが7Vのような負論理の信号が入力され、0V－5Vの正論理の信号に変換するインタフェースチップ（近接I/F）121が設けられている。

【0103】

さらに、インタフェースチップ（近接I/F）121は、特定領域スイッチ72a、残存球排出口スイッチ73、アウト球検出スイッチ74に接続される。特定領域スイッチ72aは、特定領域72（V入賞口）への遊技球の通過（V入賞）を検出する。残存球排出口スイッチ73は、特別変動入賞装置38、39からの遊技球を排出する残存球排出口を通過した遊技球を検出する。アウト球検出スイッチ74は、遊技領域に発射されて遊技を終えた全ての遊技球（すなわち、入賞口又はアウト口30bを通過した全ての遊技球）を検出する。

40

【0104】

近接I/F121の出力は、第2入力ポート123、第3入力ポート124、又は、第4入力ポート126に供給されデータバス140を介して遊技用マイコン111に読み込

50

まれる。なお、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、ゲートスイッチ 3 4 a、始動口 1 スイッチ 3 6 a、始動口 2 スイッチ 3 7 a、入賞口スイッチ 3 5 a、大入賞口スイッチ 3 8 a、3 9 a の検出信号は第 3 入力ポート 1 2 4 に入力される。

【0 1 0 5】

また、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、盤電波センサ 6 2 の検出信号及びセンサやスイッチの異常を検出した際に出力される異常検知信号は第 2 入力ポート 1 2 3 に入力される。

【0 1 0 6】

また、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、特定領域スイッチ 7 2 a、残存球排出口スイッチ 7 3、アウト球検出スイッチ 7 4 の検出信号は第 4 入力ポート 1 2 6 に入力される。

【0 1 0 7】

また、第 2 入力ポート 1 2 3 には、遊技機 1 0 の前面枠 1 2 等に設けられた不正検出用の磁気センサスイッチ 6 1 の検出信号、遊技機 1 0 のガラス枠 1 5 等に設けられたガラス枠開放検出スイッチ 6 3、前面枠 1 2（本体枠）等に設けられた本体枠開放検出スイッチ 6 4（前面枠開放検出スイッチ）からの信号、遊技機 1 0 の振動を検出する振動センサ 6 5 からの信号が入力される。

【0 1 0 8】

また、第 2 入力ポート 1 2 3 は、設定キースwitch 1 5 3 からの設定キースwitch 信号を取り込んでデータバス 1 4 0 を介して遊技用マイコン 1 1 1 に供給する。

【0 1 0 9】

また、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち、第 3 入力ポート 1 2 4 への出力は、遊技制御装置 1 0 0 から中継基板 7 0 を介して図示しない試射試験装置へも供給されるようになっている。さらに、近接 I / F 1 2 1 の出力のうち始動口 1 スイッチ 3 6 a と始動口 2 スイッチ 3 7 a の検出信号は、第 3 入力ポート 1 2 4 の他、遊技用マイコン 1 1 1 に入力されるように構成されている。

【0 1 1 0】

前述のように近接 I / F 1 2 1 は、信号のレベル変換機能を有する。このようなレベル変換機能を可能にするため、近接 I / F 1 2 1 には、電源装置 4 0 0 から通常の IC の動作に必要な例えば 5 V のような電圧の他に、1 2 V の電圧が供給されるようになっている。

【0 1 1 1】

第 3 入力ポート 1 2 4 が保持しているデータは、遊技用マイコン 1 1 1 が第 3 入力ポート 1 2 4 に割り当てられているアドレスをデコードすることによってイネーブル信号 C E 2 をアサート（有効レベルに変化）することによって、読み出すことができる。第 2 入力ポート 1 2 3、第 4 入力ポート 1 2 6 や後述の第 1 入力ポート 1 2 2 も同様である。

【0 1 1 2】

また、入力部 1 2 0 には、払出制御装置 2 0 0 から出力される枠電波不正信号、払出ビジー信号、払出異常を示すステータス信号、払出前の遊技球の不足を示すシュート球切れスイッチ信号、オーバーフローを示すオーバーフロースイッチ信号、操作ハンドル 2 4 に設けられたタッチスイッチの入力に基づくタッチスイッチ信号、R A M 初期化スイッチ 1 1 2 からの信号を取り込んでデータバス 1 4 0 を介して遊技用マイコン 1 1 1 に供給する第 1 入力ポート 1 2 2 が設けられている。オーバーフロースイッチ信号は、下皿 2 3 に遊技球が所定量以上貯留されていること（満杯になったこと）を検出したときに出力される信号である。枠電波不正信号は前面枠 1 2（本体枠）に設けられた枠電波センサが電波を検出することに基づき出力される信号であり、払出ビジー信号は払出制御装置 2 0 0 がコマンドを受付可能な状態か否かを示す信号である。

【0 1 1 3】

また、入力部 1 2 0 には、電源装置 4 0 0 からの停電監視信号やリセット信号などの信号を遊技用マイコン 1 1 1 等に入力するためのシュミットバッファ 1 2 5 が設けられており、シュミットバッファ 1 2 5 はこれらの入力信号からノイズを除去する機能を有する。

10

20

30

40

50

電源装置 400 からの停電監視信号は、一旦第 1 入力ポート 122 に入力され、データバス 140 を介して遊技用マイコン 111 に取り込まれる。つまり、前述の各種スイッチからの信号と同等の信号として扱われる。遊技用マイコン 111 に設けられている外部からの信号を受ける端子の数には制約があるためである。

【0114】

一方、シュミットバッファ 125 によりノイズ除去されたリセット信号 RST は、遊技用マイコン 111 に設けられているリセット端子に直接入力されるとともに、出力部 130 の各ポートに供給される。また、リセット信号 RST は出力部 130 を介さずに直接中継基板 70 に出力することで、試射試験装置に出力するために中継基板 70 のポート（図示省略）に保持される試射試験信号をオフするように構成されている。

10

【0115】

また、リセット信号 RST を中継基板 70 を介して試射試験装置に出力可能に構成するようにしてもよい。なお、リセット信号 RST は入力部 120 の各ポート 122, 123, 124, 126 には供給されない。リセット信号 RST が入る直前に遊技用マイコン 111 によって出力部 130 の各ポートに設定されたデータはシステムの誤動作を防止するためリセットする必要があるが、リセット信号 RST が入る直前に入力部 120 の各ポートから遊技用マイコン 111 が読み込んだデータは、遊技用マイコン 111 のリセットによって廃棄されるためである。

【0116】

出力部 130 には、遊技用マイコン 111 から演出制御装置 300 への通信経路及び遊技用マイコン 111 から払出制御装置 200 への通信経路に配されるシュミットバッファ 132 が設けられている。遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 及び払出制御装置 200 へは、シリアル通信でデータが送信される。なお、演出制御装置 300 の側から遊技制御装置 100 へ信号を入力できないようにした片方向通信とされている。

20

【0117】

さらに、出力部 130 には、データバス 140 に接続され図示しない認定機関の試射試験装置へ変動表示ゲームの特図図柄情報を知らせるデータや大当りの確率状態を示す信号などを中継基板 70 を介して出力するバッファ 133 が実装可能に構成されている。バッファ 133 は遊技店に設置される実機（量産販売品）としてのパチンコ遊技機の遊技制御装置（主基板）には実装されない部品である。なお、近接 I/F 121 から出力される始動口スイッチなど加工の必要のないスイッチの検出信号は、バッファ 133 を通さずに中継基板 70 を介して試射試験装置に供給される。

30

【0118】

一方、磁気センサスイッチ 61 や盤電波センサ 62 のようにそのままでは試射試験装置に供給できない検出信号は、一旦遊技用マイコン 111 に取り込まれて他の信号若しくは情報に加工されて、例えば遊技機が遊技制御できない状態であることを示すエラー信号としてデータバス 140 からバッファ 133、中継基板 70 を介して試射試験装置に供給される。

【0119】

なお、中継基板 70 には、バッファ 133 から出力された信号を取り込んで試射試験装置に供給するポートや、バッファを介さないスイッチの検出信号の信号線の中継して伝達するコネクタなどが設けられている。中継基板 70 上のポートには、遊技用マイコン 111 から出力されるチップイネーブル信号 CE も供給され、該信号 CE により選択制御されたポートの信号が試射試験装置に供給されるようになっている。

40

【0120】

また、出力部 130 には、データバス 140 に接続され普通変動入賞装置 37 を開放させるソレノイド（普電ソレノイド）37c、第 1 特別変動入賞装置 38 を開放させる下大入賞口ソレノイド 38b（大入賞口ソレノイド 1）、第 2 特別変動入賞装置 39 を開放させる上大入賞口ソレノイド 39b（大入賞口ソレノイド 2）、レバーを動作させ特定領域 72 を開放させるレバーソレノイド 72b の開閉データを出力するための第 2 出力ポート

50

134が設けられている。

【0121】

また、出力部130には、一括表示装置50に表示する内容に応じてLEDのアノード端子が接続されているセグメント線のオン／オフデータを出力するための第3出力ポート135、一括表示装置50のLEDのカソード端子が接続されているデジット線のオン／オフデータを出力するための第4出力ポート136が設けられている。

【0122】

また、出力部130には、性能表示装置152に表示する内容に応じてLEDのアノード端子が接続されているセグメント線のオン／オフデータを出力するための第6出力ポート141、性能表示装置152のLEDのカソード端子が接続されているデジット線のオン／オフデータを出力するための第7出力ポート142が設けられている。

10

【0123】

また、出力部130には、大当り情報など遊技機10に関する情報を外部情報端子71に出力するための第5出力ポート137が設けられている。外部情報端子71にはフォトリレーが備えられ、例えば遊技店に設置された外部装置（情報収集端末や遊技場内部管理装置（ホールコンピュータ）など）に接続可能であり、遊技機10に関する情報を外部装置に供給することができるようになっている。また、第5出力ポート137からはシュミットバッファ132を介して払出制御装置200に発射許可信号も出力される。

【0124】

さらに、出力部130には、第2出力ポート134から出力される普電ソレノイド37cや大入賞口ソレノイド38b、39bなどの開閉データ信号を受けてソレノイド駆動信号を生成し出力する第1ドライバ（駆動回路）138a、第3出力ポート135から出力される一括表示装置50の電流供給側のセグメント線のオン／オフ駆動信号を出力する第2ドライバ138b、第4出力ポート136から出力される一括表示装置50の電流引き込み側のデジット線のオン／オフ駆動信号を出力する第3ドライバ138c、第5出力ポート137から管理装置等の外部装置に供給する外部情報信号を外部情報端子71に出力する第4ドライバ138dが設けられている。

20

【0125】

さらに、出力部130には、第6出力ポート141から出力される性能表示装置152の電流供給側のセグメント線のオン／オフ駆動信号を出力する性能表示用セグメントドライバ150a、第7出力ポート142から出力される性能表示装置152の電流引き込み側のデジット線のオン／オフ駆動信号を出力する性能表示用デジットドライバ150bが設けられている。

30

【0126】

第1ドライバ138aには、32Vで動作するソレノイドを駆動できるようにするため、電源電圧としてDC32Vが電源装置400から供給される。また、一括表示装置50のセグメント線を駆動する第2ドライバ138bには、DC12Vが供給される。デジット線を駆動する第3ドライバ138cは、表示データに応じたデジット線を電流で引き抜くためのものであるため、電源電圧は12V又は5Vのいずれであってもよい。

【0127】

12Vを出力する第2ドライバ138bによりセグメント線を介してLEDのアノード端子に電流を流し込み、接地電位を出力する第3ドライバ138cによりカソード端子よりデジット線を介して電流を引き抜くことで、一括表示装置50においてダイナミック駆動方式で順次選択されたLEDに電源電圧が流れて点灯される。12Vを出力する性能表示用セグメントドライバ150aによりセグメント線を介してLEDのアノード端子に電流を流し込み、接地電位を出力する性能表示用デジットドライバ150bによりカソード端子よりデジット線を介して電流を引き抜くことで、性能表示装置152においてダイナミック駆動方式で順次選択されたLEDに電源電圧が流れて点灯される。外部情報信号を外部情報端子71に出力する第4ドライバ138dは、外部情報信号に12Vのレベルを与えるため、DC12Vが供給される。なお、バッファ133や第2出力ポート134、

40

50

第1ドライバ138a等は、遊技制御装置100の出力部130、すなわち、主基板ではなく、中継基板70側に設けるようにしてもよい。

【0128】

さらに、出力部130には、外部の検査装置500へ各遊技機の識別コードやプログラムなどの情報を送信するためのフォトカプラ139が設けられている。フォトカプラ139は、遊技用マイコン111が検査装置500との間でシリアル通信によってデータの送受信を行えるように双方通信可能に構成されている。なお、かかるデータの送受信は、通常の汎用マイクロプロセッサと同様に遊技用マイコン111が有するシリアル通信端子を利用して行われるため、入力ポート122、123、124、126のようなポートは設けられていない。

10

【0129】

本実施形態では、性能表示装置152は、複数（4つ）の7セグメント型（ドットDpを含めると8セグメント型）の表示器（LEDランプ）からなり、性能表示用ドライバ150a、150bはLEDドライバであるが、これに限られるものではない。

【0130】

性能表示装置152は、遊技制御装置100（主基板）上に設けられるものであるが、他の場所に設けられてもよい。例えば、性能表示装置152は、表示用確率設定値や役物比率や出玉率や排出球数を表示可能である。

【0131】

ここで、排出球数は、遊技領域32から排出された遊技球の数（アウト球数とも呼ぶ）であり、入賞口を通過した遊技球の数（入賞数）とアウト口30bを通過した遊技球の数との合計である。排出球数は、アウト球検出スイッチ74の信号などをカウント（計数）することにより取得できる。本実施形態では、入賞口には、一般入賞口35、始動入賞口36（第1始動入賞口、始動口1）、普通変動入賞装置37（第2始動入賞口、始動口2）、及び、特別変動入賞装置38、39（大入賞口）が含まれる。

20

【0132】

出玉率は、排出球数（あるいは遊技領域32に導入された発射球数）に対する賞球数の合計の比率（割合）であり、 $(\text{獲得球数} \div \text{排出球数}) \times 100 (\%)$ で計算される。すなわち、出玉率は、排出球数100個当りの獲得球数（賞球数の合計）となる。

【0133】

例えば、役物比率は、所定期間（例えば、遊技機10の電源投入から現在まで）に入賞口に入賞したことで得られた全賞球数（賞球の合計数）のうち、大当たり状態中に大入賞口に入賞したことで得られた賞球数（役物別獲得球数）の割合（%）（＝いわゆる連続役物比率）である。なお、役物比率は、全賞球数のうち、大入賞口に入賞したことで得られた賞球数（大当たり状態中と小当たり状態中）の割合（＝大入賞口比率）でもよいし、あるいは、大入賞口及び普通変動入賞装置37（第2始動入賞口）に入賞したことで得られた賞球数の割合（＝一般的に使用されるいわゆる役物比率（全役物比率））でもよい。

30

【0134】

さらに、遊技制御装置100は、安全装置の機能も有する。安全装置とは、セーフ球数と排出球数に基づく作動条件（所定条件）の成立によって、遊技として特図変動表示ゲーム、普図変動表示ゲーム、及び、ラウンド遊技（大当たり中や小当たり中での遊技）等が実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、遊技禁止状態）を発生可能な遊技停止手段（打ち止め手段）である。遊技停止状態では、新たな特図変動表示ゲームと新たな普図変動表示ゲームは開始できない。安全装置によって、不正によってセーフ球数が異常に多いなどの場合に適切に不正対策をすることができ、また、遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる可能性がある。

40

【0135】

本実施形態において、安全装置は、遊技制御装置100でソフトウェア（プログラム）によって実現される機能であり、コンプリート機能（又はエンディング機能、打ち止め機能）とも呼ばれる。もちろん、安全装置は、電気回路や回路基板などのハードウェアとし

50

て設けられてもよい。

【0136】

また、本実施形態において、安全装置の作動条件は、（１）セーフ球数と排出球数との差を示す差玉数が差玉基準値（所定値）に達しており、且つ、（２）大当たり中でも小当たり中でもないことである。差玉数は、セーフ球数から排出球数を減算したものである（差玉数＝セーフ球数－排出球数）。このように、安全装置の作動条件は、２段階の条件（１）（２）からなる。作動条件は他のものでもよく、例えば、条件（１）は、セーフ球数が所定値に達することとする構成も可能である。また、条件（２）は、特別変動入賞装置が作動していないこと、あるいは、大入賞口が開放状態でないこととする構成も可能である。

【0137】

本実施形態において、セーフ球数は、所定期間に払い出されることが決定された賞球の合計数（獲得球数、出玉）である。賞球（遊技球）の払い出しのエラーがあると、払い出されることが決定された賞球の合計数は、払出装置を介して上皿２１に実際に払い出された賞球の合計数に等しくならないが、実際に払い出された賞球の合計数を検出スイッチ等で計測してセーフ球数としてもよい。また、排出球数（アウト球数）は、遊技領域３２から排出された遊技球の数で、アウト球検出スイッチ７４からの信号をカウントして計数可能である。

【0138】

なお、排出球数の代わりに遊技領域３２に発射され導入された発射球の数である発射球数を用いてもよく、差玉数は、セーフ球数－発射球数としてよい。遊技球の発射球数と排出球数を総称して使用数と呼んでよい（差玉数＝セーフ球数－使用数）。発射球数からは、球発射装置で発射されたが遊技領域３２に届かなかったファール球は除かれ、差玉数は球発射装置で遊技球が１個発射されると－１減算され、ファール球が１個生じると＋１加算されることになる。発射球数を計数するための検出スイッチ（検出センサ）を、遊技領域３２への遊技球の入口、すなわち、遊技盤３０における発射された遊技球の案内通路の上端近傍に設けてもよい。

【0139】

〔演出制御装置〕

次に、図４を用いて、演出制御装置３００（サブ基板）の構成について説明する。図４は、遊技機１０の演出制御系のブロック図である。

【0140】

演出制御装置３００は、遊技用マイコン１１１と同様にアミューズメントチップ（ＩＣ）からなる主制御用マイコン（ＣＰＵ）３１１と、主制御用マイコン３１１からのコマンドやデータに従って表示装置４１への映像表示のための画像処理を行うグラフィックプロセッサとしてのＶＤＰ（Video Display Processor）３１２と、各種のメロディや効果音などをスピーカ１９ａ，１９ｂから再生させるため音の出力を制御する音源ＬＳＩ３１４を備えている。

【0141】

主制御用マイコン３１１には、ＣＰＵが実行するプログラムや各種データを格納したＰＲＯＭ（プログラマブルリードオンリメモリ）からなるプログラムＲＯＭ３２１、作業領域を提供するＲＡＭ３２２、停電時に電力が供給されなくとも記憶内容を保持可能なＦｅＲＡＭ３２３、現在の日時（年月日や曜日、時刻など）を示す情報を生成する計時手段をなすＲＴＣ（リアルタイムクロック）３３８が接続されている。なお、主制御用マイコン３１１の内部にも作業領域を提供するＲＡＭが設けられている。

【0142】

また、主制御用マイコン３１１にはＷＤＴ（ウォッチドッグ・タイマ）回路３２４が接続されている。主制御用マイコン３１１は、遊技用マイコン１１１からのコマンドを解析し、表示内容を決定してＶＤＰ３１２に出力映像の内容を指示したり、音源ＬＳＩ３１４への再生音の指示、装飾ランプの点灯、モータやソレノイドの駆動制御、演出時間の管理などの処理を実行する。

【0143】

VDP312には、作業領域を提供するRAM312aや、画像を拡大、縮小処理するためのスケーラ312bが設けられている。また、VDP312にはキャラクタ画像や映像データが記憶された画像ROM325や、画像ROM325から読み出されたキャラクタなどの画像データを展開したり加工したりするのに使用される超高速なVRAM（ビデオRAM）326が接続されている。

【0144】

特に限定されるわけではないが、主制御用マイコン311とVDP312との間は、パラレル方式でデータの送受信が行われるように構成されている。パラレル方式でデータを送受信することで、シリアルの場合よりも短時間にコマンドやデータを送信することができる。

10

【0145】

VDP312から主制御用マイコン311へは、表示装置41の映像とガラス枠15や遊技盤30に設けられている装飾ランプの点灯を同期させるための垂直同期信号VSYNC、データの送信タイミングを与える同期信号STSが入力される。なお、VDP312から主制御用マイコン311へは、VRAMへの描画の終了等処理状況を知らせるため割込み信号INT0～n及び主制御用マイコン311からのコマンドやデータの受信待ちの状態にあることを知らせるためのウェイト信号WAITなども入力される。

【0146】

演出制御装置300には、LVDS（小振幅信号伝送）方式で表示装置41に送信する映像信号を生成する信号変換回路313が設けられている。VDP312から信号変換回路313へは、映像データ、水平同期信号HSYNC及び垂直同期信号VSYNCが入力されるようになっており、VDP312で生成された映像は、信号変換回路313を介して表示装置41に表示される。

20

【0147】

音源LSI314には音声データが記憶された音声ROM327が接続されている。主制御用マイコン311と音源LSI314は、アドレス／データバス340を介して接続されている。また、音源LSI314から主制御用マイコン311へは割込み信号INTが入力されるようになっている。演出制御装置300には、ガラス枠15に設けられた上スピーカ19a及び前面枠12に設けられた下スピーカ19bを駆動するオーディオパワーアンプなどからなるアンプ回路337が設けられており、音源LSI314で生成された音声はアンプ回路337を介して上スピーカ19a及び下スピーカ19bから出力される。

30

【0148】

また、演出制御装置300には、遊技制御装置100から送信されるコマンドを受信するインタフェースチップ（コマンドI/F）331が設けられている。コマンドI/F331を介して、遊技制御装置100から演出制御装置300に送信された飾り特図保留数コマンド、飾り特図コマンド、変動コマンド、停止情報コマンド等を、演出制御指令信号（演出コマンド）として受信する。遊技制御装置100の遊技用マイコン111はDC5Vで動作し、演出制御装置300の主制御用マイコン311はDC3.3Vで動作するため、コマンドI/F331には信号のレベル変換の機能が設けられている。

40

【0149】

また、演出制御装置300には、遊技盤30（センターケース40を含む）に設けられているLED（発光ダイオード）を有する盤装飾装置46を駆動制御する盤装飾LED制御回路332、ガラス枠15に設けられているLED（発光ダイオード）を有する枠装飾装置（例えば枠装飾装置18等）を駆動制御する枠装飾LED制御回路333、遊技盤30（センターケース40を含む）に設けられている盤演出装置44（例えば表示装置41における演出表示と協働して演出効果を高める可動役物等）を駆動制御する盤演出可動体制御回路334が設けられている。なお、盤装飾装置46には、前述のランプ表示装置75が含まれてよい。

50

【0150】

ランプやモータ及びソレノイドなどを駆動制御するこれらの制御回路332～334は、アドレス／データバス340を介して主制御用マイコン311と接続されている。なお、ガラス枠15に設けられているモータ等の枠演出装置を駆動制御する枠演出可動体制御回路を備えていてもよい。

【0151】

さらに、演出制御装置300には、ガラス枠15に設けられた演出ボタン25に内蔵されている演出ボタンスイッチ25a、演出ボタン25の表面に設けられているタッチパネル25b、十字キースイッチ28、音量調整用ボタンスイッチ27e、27f、盤演出装置44内のモータの初期位置等を検出する演出役物スイッチ47（演出モータスイッチ）のオン／オフ状態を検出して主制御用マイコン311に検出信号を入力する機能を有し、演出制御装置300に設けられた音量調節スイッチ335の状態を検出して主制御用マイコン311に検出信号を入力するスイッチ入力回路336が設けられている。

10

【0152】

電源装置400の通常電源部410は、前述のような構成を有する演出制御装置300やそれによって制御される電子部品に対して所望のレベルの直流電圧を供給するため、モータやソレノイドを駆動するためのDC32V、液晶パネルからなる表示装置41、モータやLEDを駆動するためのDC12V、コマンドI／F331の電源電圧となるDC5Vの他に、モータやLED、スピーカを駆動するためのDC15Vの電圧を生成するように構成されている。

20

【0153】

さらに、主制御用マイコン311として、3.3Vあるいは1.2Vのような低電圧で動作するLSIを使用する場合には、DC5Vに基づいてDC3.3VやDC1.2Vを生成するためのDC-DCコンバータが演出制御装置300に設けられる。なお、DC-DCコンバータは通常電源部410に設けるようにしてもよい。

【0154】

電源装置400の制御信号生成部430により生成されたリセット信号は、主制御用マイコン311に供給され、当該デバイスをリセット状態にする。また、主制御用マイコン311から出力される形で、VDP312（VDPRESET信号）、音源LSI314、スピーカを駆動するアンプ回路337（SNDRESET信号）、ランプやモータなどを駆動制御する制御回路332～334（IORESET信号）に供給され、これらをリセット状態にする。また、演出制御装置300には遊技機10の各所を冷却する冷却FAN45が接続され、演出制御装置300の電源が投入された状態では冷却FAN45が駆動するようにされている。

30

【0155】

次に、これらの制御回路において行われる遊技制御について説明する。遊技制御装置100の遊技用マイコン111のCPU111aは、普図始動ゲート34に備えられたゲートスイッチ34aからの遊技球の検出信号の入力に基づき、普図の当り判定用乱数値を抽出してROM111bに記憶されている判定値と比較し、普図変動表示ゲームの当り外れを判定する。

40

【0156】

そして、普図表示器53に、識別図柄を所定時間変動表示した後、停止表示する普図変動表示ゲームを表示する。普図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、普図表示器53に特別の結果態様を表示するとともに、普電ソレノイド37cを動作させ、普通変動入賞装置37の可動部材37bを所定時間（例えば、3秒間×2回）前述のように開放する制御を行う。すなわち、遊技制御装置100が、変換部材（可動部材37b）の変換制御を行う変換制御実行手段をなす。なお、普図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、普図表示器53にはずれの結果態様を表示する制御を行う。

【0157】

また、始動入賞口36に備えられた始動口1スイッチ36aからの遊技球の検出信号の

50

入力に基づき始動入賞（始動記憶）を記憶し、始動記憶に基づき、特図 1 変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出して ROM 1 1 1 b に記憶されている判定値と比較し、特図 1 変動表示ゲームの当り外れを判定する。

【0158】

また、普通変動入賞装置 3 7 に備えられた始動口 2 スイッチ 3 7 a からの遊技球の検出信号の入力に基づき始動記憶を記憶し、始動記憶に基づき、特図 2 変動表示ゲームの大当り判定用乱数値を抽出して ROM 1 1 1 b に記憶されている判定値と比較し、特図 2 変動表示ゲームの当り外れを判定する。

【0159】

そして、遊技制御装置 1 0 0 の CPU 1 1 1 a は、特図 1 変動表示ゲームや特図 2 変動表示ゲームの判定結果を含む制御信号（演出制御コマンド）を、演出制御装置 3 0 0 に出力する。そして、特図 1 表示器 5 1 や特図 2 表示器 5 2 に、識別図柄を所定時間変動表示した後、停止表示する特図変動表示ゲームを表示する。すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、遊技領域 3 2 を流下する遊技球の始動入賞領域（始動入賞口 3 6、普通変動入賞装置 3 7）への入賞に基づき変動表示ゲームの進行制御を行う遊技制御手段をなす。

【0160】

また、演出制御装置 3 0 0 は、遊技制御装置 1 0 0 からの制御信号に基づき、表示装置 4 1 で特図変動表示ゲームに対応した飾り特図変動表示ゲームを表示する。さらに、演出制御装置 3 0 0 は、遊技制御装置 1 0 0 からの制御信号に基づき、演出状態の設定や、スピーカ 1 9 a, 1 9 b からの音の出力、各種 LED の発光を制御する処理等を行う。すなわち、演出制御装置 3 0 0 が、遊技（変動表示ゲーム等）に関する演出を制御する演出制御手段をなす。

【0161】

そして、遊技制御装置 1 0 0 の CPU 1 1 1 a は、特図変動表示ゲームの結果が当りの場合は、特図 1 表示器 5 1 や特図 2 表示器 5 2 に特別結果態様を表示するとともに、特別遊技状態を発生させる。特別遊技状態を発生させる処理においては、CPU 1 1 1 a は、例えば、大入賞口ソレノイド 3 8 b, 3 9 b により特別変動入賞装置 3 8, 3 9 の開閉扉 3 8 c, 3 9 c を開放させ、大入賞口内への遊技球の流入を可能とする制御を行う。

【0162】

そして、大入賞口に所定個数（例えば、1 0 個）の遊技球が入賞するか、大入賞口の開放から所定の開放可能時間（例えば、2 7 秒又は 0 . 0 5 秒）が経過するかのいずれかの条件が達成されるまで大入賞口を開放することを 1 ラウンド（R）とし、これを所定ラウンド回数（例えば、1 5 回、1 1 回又は 2 回）継続する（繰り返す）制御（サイクル遊技）を行う。すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、停止結果態様が特別結果態様となった場合に、大入賞口を開閉する制御を行う大入賞口開閉制御手段をなす。また、特図変動表示ゲームの結果がはずれの場合は、特図 1 表示器 5 1 や特図 2 表示器 5 2 にはずれの結果態様を表示する制御を行う。

【0163】

また、遊技制御装置 1 0 0 は、特図変動表示ゲームの結果態様に基づき、特別遊技状態の終了後に、遊技状態として高確率状態を発生可能である。高確率状態（確変状態）は、特図変動表示ゲームにて当り結果となる確率が、通常確率状態と比較して高い状態である。また、特図 1 変動表示ゲーム及び特図 2 変動表示ゲームのどちらの特図変動表示ゲームの結果態様に基づき高確率状態となっても、特図 1 変動表示ゲーム及び特図 2 変動表示ゲームの両方が高確率状態となる。

【0164】

また、遊技制御装置 1 0 0 は、特図変動表示ゲームの結果態様に基づき、特別遊技状態の終了後に、遊技状態として時短状態（特定遊技状態）を発生可能である。時短状態においては、普通変動表示ゲーム及び普通変動入賞装置 3 7 を時短動作状態とする制御を行ってよく、特別な遊技を行わない通常遊技状態よりも、単位時間あたりの普通変動入賞装置 3 7 の開放時間が実質的に多くなるように制御するため、普電サポート状態となる。なお

10

20

30

40

50

、潜伏確変状態を除く高確率状態（通常の高確率状態）でも、重複して時短状態にして普電サポートを実行する。

【0165】

なお、時短状態においては、特図変動表示ゲームの実行時間（特図変動時間）も通常より短縮され得るようにし、特図変動表示ゲームの時間短縮変動も実行可能である。

【0166】

また、時短状態においては、普図変動表示ゲームの1回の当り結果に対して、普通変動入賞装置37の開放回数（普電開放回数）を第1開放回数（例えば2回）よりも多い回数（例えば、4回）の第2開放回数に設定することが可能である。また、時短状態においては、普図変動表示ゲームの当り結果となる確率（普図確率、普図当り確率）を通常動作状態である場合の通常確率（低確率）よりも高い高確率とすることが可能である。

【0167】

時短状態においては、普図変動時間、普図停止時間、普電開放回数、普電開放時間、普図確率のいずれか一つ又は複数を変化させることで普通変動入賞装置37を開状態に状態変換する時間を通常よりも延長するようにする。これにより、時短状態では、特別な遊技を行わない通常遊技状態よりも普通変動入賞装置37への入賞が容易化して、単位時間あたりの特図変動表示ゲームの実行回数が当該通常遊技状態よりも増加可能である。また、変化させるものが異なる複数種類の時短状態を設定することも可能である。また、通常動作状態において可動部材37bを開放しないように設定（普図確率が0）してもよい。また、当りとなった場合に第1開放態様と第2開放態様のいずれかを選択するようにしてもよい。この場合、第1開放態様と第2開放態様の選択確率を異ならせてもよい。また、高確率状態と時短状態は、それぞれ独立して発生可能であり、両方を同時に発生することも可能であるし一方のみを発生させることも可能である。

【0168】

〔電源投入時の移行状態〕

前述のように、電源投入時のRAM初期化スイッチ112及び設定キースイッチ153のオンオフ状態によって、4つの状態（モード）へ移行する。

【0169】

電源投入時に、RAM初期化スイッチ112と設定キースイッチ153とがオンにされている場合には、確率設定値（設定値）を変更可能（設定可能）な設定可変状態（設定変更状態、設定可能状態、設定変更モード）に移行する（図6のステップX30～X39と図17参照）。

【0170】

次に、電源投入時に、設定キースイッチ153がオンにされているがRAM初期化スイッチ112がオフの場合には、確率設定値を確認可能な設定確認状態（設定確認モード）に移行する（図6のステップX34～X39と図17参照）。

【0171】

また、電源投入時に、設定キースイッチ153がオフであるがRAM初期化スイッチ112がオンにされている場合には、RAM初期化状態（RAMクリアモード）に移行し、RAM初期化処理（RAMクリア処理）が実行されて、RAM111cが初期化される（図6のステップX45～X47参照）。

【0172】

電源投入時に、設定キースイッチ153とRAM初期化スイッチ112とがオフである場合には、通常復電状態（通常復電モード）に移行し、単に復電されるだけの状態になる。

【0173】

〔遊技制御装置の制御〕

以下、このような遊技を行う遊技機の制御について説明する。まず、遊技制御装置100の遊技用マイクロコンピュータ（遊技用マイコン）111によって実行される制御について説明する。遊技用マイコン111による制御処理は、主に図5、図6、図7に示すメ

イン処理と、所定時間周期（例えば 4 m s e c）で行われる図 1 1 に示すタイマ割込み処理とからなる。

【0174】

〔メイン処理（遊技制御装置）〕

まず、メイン処理について説明する。図 5、図 6、図 7 は、遊技制御装置 1 0 0 によるメイン処理の手順を示すフローチャートである。メイン処理は、電源が投入されることで開始される。

【0175】

図 5 に示すように、遊技制御装置 1 0 0 は、メイン処理を開始すると、まず、割込みを禁止する処理を実行する（ステップ X 1）。さらに、割込み発生時にレジスタ等の値を退避する領域の先頭アドレスであるスタックポインタを設定するスタックポインタ設定処理を実行する（ステップ X 2）。

【0176】

続いて、使用するレジスタバンクとしてレジスタバンク 0 を指定し（ステップ X 3）、所定のレジスタに R A M 先頭アドレスの上位アドレスをセットする（ステップ X 4）。例えば、R A M のアドレスが 0 0 0 0 h ~ 0 1 F F h の範囲である場合に、上位アドレスとして 0 0 h をセットする。

【0177】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、発射停止の信号を出力して発射許可信号を禁止状態に設定する（ステップ X 5）。発射許可信号は遊技制御装置 1 0 0 と払出制御装置 2 0 0 の少なくとも一方が発射停止の信号を出力している場合に禁止状態に設定され、球発射装置からの遊技球の発射が禁止されるようになっている。その後、遊技制御装置 1 0 0 は、設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の状態を読み込む（ステップ X 6）。すなわち、設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 からの信号を読み込む。

【0178】

さらに、遊技制御装置 1 0 0 は、電源投入ディレイタイマを設定する（ステップ X 7）。電源投入ディレイタイマに所定の初期値を設定することにより、主制御手段をなす遊技制御装置 1 0 0 からの指示に従い種々の制御を行う従制御手段（例えば、払出制御装置 2 0 0 や演出制御装置 3 0 0）のプログラムが正常に起動するまで待機するための待機時間（例えば 3 秒）が設定される。これにより、電源投入の際に仮に遊技制御装置 1 0 0 が先に立ち上がって従制御装置（例えば払出制御装置 2 0 0 や演出制御装置 3 0 0）が立ち上がる前にコマンドを従制御装置に送ってしまい、従制御装置がコマンドを取りこぼすことを回避することができる。すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、電源投入時において、主制御手段（遊技制御装置 1 0 0）の起動を遅らせて従制御装置（払出制御装置 2 0 0、演出制御装置 3 0 0 等）の起動を待つための所定の待機時間を設定する待機手段をなす。

【0179】

また、電源投入ディレイタイマの計時は、R A M の正当性判定（チェックサム算出）の対象とならない記憶領域（正当性判定対象外の R A M 領域又はレジスタ等）を用いて行われる。これにより、R A M 領域のチェックサム等のチェックデータを算出する際に、一部の R A M 領域を除外して算出する必要がないため電源投入時の制御が複雑になることを防止することができる。

【0180】

なお、待機時間の開始前に設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の状態を読み込むことで、設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の操作を確実に検出できる。すなわち、待機時間の経過後に設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の状態を読み込むようにすると、待機時間の経過を待ってから設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 を操作したり、電源投入から待機時間の経過まで設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 を操作し続けたりする必要がある。しかし、待機時間の開始前に状態を読み込むことで、このような煩わしい操作を行

わなくとも、電源投入時に行った設定キースイッチ 1 5 3 と R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の操作が受け付けられないような事態を防止できる。

【0181】

電源投入ディレイタイマを設定すると（ステップ X 7）、遊技制御装置 1 0 0 は、待機時間の計時と、待機時間中における停電の発生を監視する処理とを実行する（ステップ X 8 ～ X 1 0）。

【0182】

停電監視処理が開始されると、遊技制御装置 1 0 0 は、まず、電源装置 4 0 0 から入力されている停電監視信号をポート及びデータバスを介して読み込むなどして、停電が発生しているか否かを判定する（ステップ X 8）。停電が発生している場合に（ステップ X 8 ; Y）、遊技機の電源が遮断されるまで待機する。

10

【0183】

遊技制御装置 1 0 0 は、停電が発生していない場合には（ステップ X 8 ; N）、電源投入ディレイタイマを - 1 更新し（ステップ X 9）、タイマの値が 0 であるか否かを判定する（ステップ X 1 0）。タイマの値が 0 でない場合（ステップ X 1 0 ; N）、すなわち、待機時間が終了していない場合には、ステップ X 8 の処理に戻る。

【0184】

すなわち、遊技制御装置 1 0 0 が、所定の待機時間において停電の発生を監視する停電監視手段をなす。これにより、主制御手段をなす遊技制御装置 1 0 0 の起動を遅らせている期間において発生した停電に対応することが可能となり、電源投入時における不具合に適切に対処することができる。なお、待機時間の終了までは R A M へのアクセスが許可されておらず、前回の電源遮断時の記憶内容が保持されたままとなっているため、ここでの停電発生時にはバックアップの処理等は行う必要がない。したがって、待機時間中に停電が発生しても R A M のバックアップを取る必要がなく、制御の負担を軽減することができる。

20

【0185】

一方、遊技制御装置 1 0 0 は、タイマの値が 0 である場合（ステップ X 1 0 ; Y）、すなわち、待機時間が終了した場合には、R A M や E E P R O M 等の読み出し書き込み可能な R W M（リードライトメモリ）のアクセスを許可し（ステップ X 1 1）、全出力ポートにオフデータを出力（出力が無い状態に設定）する（ステップ X 1 2）。

30

【0186】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、シリアルポート（遊技用マイコン 1 1 1 に予め搭載されているポートで、本実施形態では、演出制御装置 3 0 0 や払出制御装置 2 0 0 との通信に使用）を設定する（ステップ X 1 3）。

【0187】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、遊技用マイコン 1 1 1（クロックジェネレータ）内のタイマ割込み信号及び乱数更新トリガ信号（C T C）を発生する C T C（Counter／Timer Circuit）回路を起動する（ステップ X 1 4）。なお、C T C 回路は、遊技用マイコン 1 1 1 内のクロックジェネレータに設けられている。クロックジェネレータは、発振回路 1 1 3 からの発振信号（原クロック信号）を分周する分周回路と、分周された信号に基づいて C P U 1 1 1 a に対して所定周期（例えば、4 ミリ秒）のタイマ割込み信号及び乱数生成回路に供給する乱数更新のトリガを与える信号 C T C を発生する C T C 回路とを備えている。

40

【0188】

続いて、遊技制御装置 1 0 0 は、R A M（ここでは R A M 1 1 1 c）の異常を示す R A M 異常フラグをセットする（ステップ X 1 5）。ここでは、一旦、異常前提のフラグを所定のレジスタにセットしておく。

【0189】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、R W M 内の停電検査領域 1 の値が正常な停電検査領域チェックデータであるか否かを判定する（ステップ X 1 6）。そして、正常であれば（ステ

50

ップX16;Y)、RWM内の停電検査領域2の値が正常な停電検査領域チェックデータであるか否かを判定する(ステップX17)。

【0190】

さらに、遊技制御装置100は、停電検査領域2の値が正常であれば(ステップX17;Y)、RWM内の所定領域(例えば領域内ワーク領域)のチェックサムを算出するチェックサム算出処理を実行し(ステップX18)、算出されたチェックサムと電源断時のチェックサムが一致するか否かを判定する(ステップX19)。チェックサムが一致する場合には(ステップX19;Y)、RAMは正常であり、RAMの異常を示すRAM異常フラグをクリアする(ステップX20)。その後、ステップX21の処理に移行する。

【0191】

また、遊技制御装置100は、停電検査領域のチェックデータが正常なデータでないとして判定された場合(ステップX16;NもしくはステップX17;N)、チェックサムが一致しない場合には(ステップX19;N)、RAM異常フラグをクリアすることなく、ステップX21の処理に移行する。

【0192】

次に、遊技制御装置100は、設定キースイッチ153及びRAM初期化スイッチ112の両スイッチがオンであるか否かを判定する(ステップX21)。遊技制御装置100は、両スイッチがオンである場合に(ステップX21;Y)、設定可変状態(設定変更モード)に移行し、ステップX30~X40の確率設定変更中の処理を実行する。

【0193】

遊技制御装置100は、設定キースイッチ153及びRAM初期化スイッチ112の少なくとも一方がオフである場合に(ステップX21;N)、RAM(ここではRAM111c)の異常を示すRAM異常フラグがセットされているか否かを判定する(ステップX22)。RAM異常フラグがセットされていない場合に(ステップX22;N)、確率設定変更中フラグがセットされているか否かを判定する(ステップX23)。確率設定変更中フラグがセットされていない場合に(ステップX23;N)、ステップX34~X40の確率設定確認中(設定確認状態中、設定確認モード中)の処理、ステップX44~X47のRAM初期化処理(RAMクリア処理)、又は、ステップX44及びステップX48~X51の通常の電源投入時(電源復旧時)の処理を実行する。

【0194】

遊技制御装置100は、確率設定変更中フラグがセットされている場合に(ステップX23;Y)、遊技制御装置100(主基板、メイン基板)に異常があったことを報知するメイン異常エラー報知のコマンドを演出制御装置300に送信する(ステップX24)。メイン異常エラー報知のコマンドを受信した演出制御装置300は、遊技制御装置100の異常があったことを報知する。

【0195】

続いて、遊技制御装置100は、遊技停止時の7セグ表示データ(「E1」のエラー表示のデータ)を性能表示装置152で表示するために性能表示装置152のドライバ150a,150bに出力する(ステップX25)。そして、外部装置(遊技場内部管理装置(ホールコンピュータ)や情報収集端末など)に異常を知らせるためのセキュリティ信号のオンデータを外部情報端子71に出力する(ステップX26)。なお、ここで、大当りに関する情報がRAM111cに残っている場合でも、大当り信号など外部情報端子71への他の信号はオフ状態に維持される。その後、ステップX25とステップX26の処理を繰り返して待機し、再度、設定変更の操作(設定キースイッチ153及びRAM初期化スイッチ112の両方のオン操作)をして電源が投入されるのを待つ。なお、ステップX25とステップX26の処理を繰り返して待機している間、割込みは禁止されたままであり(ステップX1)、特図ゲーム処理や普図ゲーム処理を実行可能なタイマ割込み処理(図11)が実行できないため、遊技(特図変動表示ゲーム、普図変動表示ゲーム、ラウンド遊技等)は実行できない。

【0196】

10

20

30

40

50

このように、設定変更の操作（設定キースイッチ 1 5 3 及び R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の両方のオン操作）を実行していないのに、確率設定変更中フラグがセットされている場合に異常があったとして、ステップ X 2 4 ~ X 2 6 の処理を実行する。例えば、確率設定変更中（設定変更が完了する前）に電源がオフして再起動した場合などに、設定変更の操作を実行していないのに、確率設定変更中フラグがセットされることがある。

【0 1 9 7】

一方、遊技制御装置 1 0 0 は、R A M 異常フラグがセットされている場合も（ステップ X 2 2 ; Y）、遊技制御装置 1 0 0（メイン基板）に異常があったことを報知するメイン異常エラー報知のコマンドを演出制御装置 3 0 0 に送信し（ステップ X 2 4）、遊技停止時の 7 セグ表示データ（「E 1」のエラー表示のデータ）を性能表示装置 1 5 2 のドライバ 1 5 0 a, 1 5 0 b に出力し（ステップ X 2 5）、外部装置に R A M 異常を知らせるために、セキュリティ信号のオンデータを外部情報端子 7 1 に出力する（ステップ X 2 6）。なお、前述と同様に、大当りに関する情報が R A M 1 1 1 c に残っている場合でも、大当り信号など外部情報端子 7 1 への他の信号はオフ状態に維持される。

【0 1 9 8】

その後、停電が発生しているか否かを判定し（ステップ X 2 7）、停電が発生していない場合に（ステップ X 2 7 ; N）、ステップ X 2 5 とステップ X 2 6 の処理を繰り返して待機する。一方、停電が発生していると判定した際に（ステップ X 2 7 ; Y）、全出力ポートにオフデータを出力し（ステップ X 2 8）、R A M や E E P R O M 等の読出し書込み可能な R W M（リードライトメモリ）のアクセスを禁止する（ステップ X 2 9）。その後、遊技機の電源が遮断されるまで待機する。

【0 1 9 9】

遊技制御装置 1 0 0 は、設定キースイッチ 1 5 3 及び R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の両スイッチがオンである場合に（ステップ X 2 1 ; Y）、確率設定変更中（設定可変状態中）の処理を開始して、まず、R A M 異常フラグがセットされているか否かを判定する（ステップ X 3 0）。R A M 異常フラグがセットされている場合に（ステップ X 3 0 ; Y）、確率設定値が正しいものであるか不明であるため、R A M 1 1 1 c の確率設定値領域に記憶されている確率設定値をクリアし初期値（例えば最低設定値「1」）にしてから（ステップ X 3 1）、確率設定変更中であることを示す確率設定変更中フラグをセットする（ステップ X 3 2）。R A M 異常フラグがセットされていない場合に（ステップ X 3 0 ; N）、確率設定値をクリアせずに、確率設定変更中フラグをセットする（ステップ X 3 2）。次に、確率設定変更中のコマンドを演出制御装置 3 0 0（演出制御基板）に送信し（ステップ X 3 3）、ステップ X 3 7 の処理に移行する。なお、確率設定変更中のコマンドを受信した演出制御装置 3 0 0 は、確率設定変更中であることを表示装置 4 1 などにおいて報知する。

【0 2 0 0】

遊技制御装置 1 0 0 は、設定キースイッチ 1 5 3 及び R A M 初期化スイッチ 1 1 2 の少なくとも一方がオフであり（ステップ X 2 1 ; N）、R A M 異常フラグがセットされておらず（ステップ X 2 2 ; N）、且つ、確率設定変更中フラグがセットされていない場合に（ステップ X 2 3 ; N）、設定キースイッチ 1 5 3 がオンであるか否かを判定する（ステップ X 3 4）。設定キースイッチ 1 5 3 がオンである場合に（ステップ X 3 4 ; Y）、R A M 初期化スイッチ 1 1 2 はオフということになり、確率設定確認中（設定確認状態中）の処理を開始して、確率設定確認中であることを示す確率設定確認中フラグをセットする（ステップ X 3 5）。そして、確率設定確認中のコマンドを演出制御装置 3 0 0（演出制御基板）に送信し（ステップ X 3 6）、ステップ X 3 7 の処理に移行する。なお、確率設定確認中のコマンドを受信した演出制御装置 3 0 0 は、確率設定確認中であることを表示装置 4 1 などにおいて報知する。

【0 2 0 1】

ステップ X 3 3 又はステップ X 3 6 の後に、遊技制御装置 1 0 0 は、確率設定変更中と確率設定確認中の共通の処理として、ステップ X 3 7 ~ X 4 3 の処理を実行する。

【0202】

遊技制御装置100は、まず、確率設定変更中と確率設定確認中においてセキュリティ信号を出力するために、セキュリティ信号制御タイマ領域に128ms（所定時間）をセーブする（ステップX37）。なお、セキュリティ信号制御タイマのカウントとセキュリティ信号の出力は、後述の確率設定変更／確認処理（図17）において実行されるが、確率設定変更又は確率設定確認が早期に終了した場合には、残りのセキュリティ信号制御タイマのカウントとセキュリティ信号の出力は、外部情報編集処理（ステップX119）で実行される。確率設定変更中と確率設定確認中において、少なくとも50msは、セキュリティ信号は出力される。

【0203】

次に、遊技制御装置100は、割込みを許可する（ステップX38）。これにより、タイマ割込み処理（図11）が実行可能となる。そして、設定キースイッチ153がオフであるか否かを判定する（ステップX39）。設定キースイッチ153がオンである場合に（ステップX39；N）、停電が発生しているか否かを判定する（ステップX40）。停電が発生していない場合に（ステップX40；N）、ステップX39の処理に戻る。一方、停電が発生している場合に（ステップX40；Y）、ステップX63～X69の停電発生時の処理を実行する。

【0204】

このように、設定キースイッチ153がオンであり、停電が発生していない限り、確率設定値を変更可能な設定可変状態（設定変更状態、設定変更モード）、又は、確率設定値を確認可能な設定確認状態（設定確認モード）が継続される。

【0205】

一方、遊技制御装置100は、設定キースイッチ153がオフである場合に（ステップX39；Y）、割込みを禁止し（ステップX41）、報知終了のコマンドを演出制御装置300（演出制御基板）に送信する（ステップX42）。なお、報知終了のコマンドを受信した演出制御装置300は、確率設定確認中であることの報知又は確率設定変更中であることの報知を終了する。

【0206】

次に、遊技制御装置100は、確率設定変更中フラグがセットされているか否か、すなわち、これまで確率設定変更中であつたか否かを判定する（ステップX43）。確率設定変更中フラグがセットされている場合に（ステップX43；Y）、すなわち、これまで確率設定変更中であつた場合に、ステップX45～X47のRAM初期化処理（後述）を実行する。一方、確率設定変更中フラグがセットされていない場合に（ステップX43；N）、すなわち、これまで確率設定確認中であつた場合に、ステップX48以降の電源投入時（電源復旧時）の通常の処理を実行する。

【0207】

遊技制御装置100は、設定キースイッチ153がオフである場合に（ステップX34；N）、RAM初期化スイッチ112がオンであるか否かを判定する（ステップX44）。RAM初期化スイッチ112がオンである場合に（ステップX44；Y）、RAM111cにおいて、確率設定値を記憶するための確率設定値領域以外のRAM領域を0クリアする（ステップX45）。すなわち、確率設定値領域で記憶されている確率設定値を除いて、RAM111cに記憶された遊技情報は0クリアされる。ここで、前述の確率設定変更中フラグもここでクリアされる。また、所定時間周期内（ここではタイマ割込みの1割込み内）において獲得した賞球の数（合計）である獲得遊技球数を格納する獲得遊技球数領域も0クリアされる。そして、安全装置（前述）が作動中であるか否かを示す安全装置作動中フラグを格納する安全装置作動中フラグ領域も0クリアされ（安全装置作動中フラグ＝0）、安全装置の作動が解除される。なお、ステップX45において、設定変更を伴うRAMクリア（ステップX43；Y）と、設定変更を伴わないRAMクリア（ステップX44；Y）の何れでも、安全装置作動中フラグ領域を0クリアすることによって安全装置の作動が解除されるが、片方に限定してもよい。

10

20

30

40

50

【0208】

また、ここでは、確率設定値領域の他に、スタック領域や未使用領域をクリアしない構成や、性能情報やその表示（性能表示）に関連する性能表示用ワーク領域（領域外ワーク領域の一部）とスタック領域（領域外スタック領域）をクリアしない構成も可能である。なお、性能情報は、入賞により得られた賞球数に基づいて導出されるもので、例えば、出玉率、ベース値（通常遊技状態における出玉率）、役物比率、排出球数などである。

【0209】

次に、遊技制御装置100は、初期化すべき領域にRAM初期化時の初期値をセーブする（ステップX46）。そして、RAM初期化時のコマンドを演出制御装置300（演出制御基板）に送信し（ステップX47）、ステップX52の処理に移行する。

10

【0210】

一方、遊技制御装置100は、RAM初期化スイッチ112がオフである場合に（ステップX44；N）、設定キースイッチ153とRAM初期化スイッチ112が両方ともオフであるため、通常の電源投入時（電源復旧時）の処理を開始し、停電復旧処理として初期化すべき領域に停電復旧時（復電時）の初期値をセーブする（ステップX48）。また、前述の確率設定確認中フラグもここでクリアされる。なお、RAM初期化時とは異なり、通常の電源投入時には、安全装置作動中フラグ領域はクリアされない。また、ここで、確変状態以外の状態で特図変動表示ゲームが実行された回数を示す天井カウンタ値が格納される天井カウンタ領域も、遊技者に不利益にならないようにクリアされなくてよい。次に、後述の特図ゲーム処理等を合理的に実行するために用意されている処理番号に対応する停電復旧時のコマンドを演出制御装置300（演出制御基板）に送信し（ステップX49）、ステップX50の処理に移行する。

20

【0211】

なお、ステップX47の処理で送信されるRAM初期化時のコマンド及びステップX49の処理で送信される停電復旧時のコマンドには、遊技機の種類を示す機種指定コマンド、特図1, 2の保留数を示す飾り特図1保留数コマンド及び飾り特図2保留数コマンド、確率の状態（高確率状態又は低確率状態）や時短状態の有無を示す確率情報コマンド、所定の演出モードで特図変動表示ゲームが実行された回数を示す演出回数情報コマンド、電源投入されたこと示す停電復旧コマンドが含まれる。

【0212】

さらに、RAM初期化時のコマンド及び停電復旧時のコマンドには、遊技機10の確率設定値（設定値）の情報である設定値情報（設定情報）を示す設定値情報コマンド（確率設定値情報コマンド）が含まれる。遊技制御装置100は、電源の復旧（投入）時に、一度だけ設定値情報コマンドを演出制御装置300に送信するだけでよく、以降、演出制御装置300は自身が記憶した設定値情報を参照して演出制御を行える。

30

【0213】

なお、RAM初期化時のコマンドには、RAM初期化のコマンド（RAMクリアのコマンド）も含まれる。RAM初期化のコマンドを受信した演出制御装置300は、例えば、表示装置41に客待ちデモを表示し、盤装飾装置46等のLEDとスピーカ19a, 19bの音でRAM初期化（RAMクリア）の報知を30秒間行う。また、停電復旧時のコマンドには、表示装置41の画面の表示内容を指定する画面指定のコマンドが含まれる。なお、画面指定のコマンドは、特図1, 2について共に普段処理中では（変動中でも当り中でもないとき）、客待ちデモコマンドであり、それ以外なら復旧画面コマンドでよい。

40

【0214】

次に、安全装置が作動中であるか否か判定する（ステップX50）。例えば、安全装置作動中フラグとして、安全装置が作動中であることを示す「1」が、安全装置作動中フラグ領域にセーブされている場合に安全装置が作動中であると判定できる（安全装置作動中フラグ＝1）。そして、安全装置が作動中である場合に（ステップX50；Y）、安全装置が作動中であることを示す安全装置作動中のコマンドを演出制御装置300（演出制御基板）に送信し（ステップX51）、ステップX52の処理に移行する。安全装置が作動

50

中でない場合に（ステップX50；N）、そのままステップX52の処理に移行する。

【0215】

そして、フラグレジスタの情報（値）を領域内スタック領域に退避（PUSH）し（ステップX52）、安全装置に関連する安全装置情報（後述の安全装置カウンタ値、安全装置作動情報、旧作動情報など）を初期化する安全装置情報初期化処理を実行する（ステップX53）。その後、フラグレジスタの情報を復帰（POP）する（ステップX54）。なお、RAM異常による遊技停止時（ステップX25～X29）を除いて、電源投入すると無条件に安全装置情報（安全装置カウンタ値など）を初期化（クリア）するようにしたが、カウンタ継続スイッチを設けて、カウンタ継続スイッチを押しながら電源投入すると安全装置情報を初期化（クリア）しなくてよい。

10

【0216】

なお、後述のように、安全装置情報初期化処理に移行する際に、スタックポインタを遊技制御に関連する領域内スタック領域から安全装置情報や性能情報や性能表示（性能情報の表示）に関連する領域外スタック領域に切り替える。その際、遊技制御用のスタックポインタをRAM111cのスタックポインタ保存領域に保存する時にフラグレジスタのフラグ（特にゼロフラグ）が変化する可能性があるため、ステップX52において事前にフラグレジスタの情報を退避しておく。フラグレジスタは、8ビットの各ビットが0又は1の値をとるフラグになっている。なお、フラグレジスタについては、特開2013-233299号公報や特開2018-94101号公報等に関示されたものが使用できる。

【0217】

次に、遊技制御装置100は、乱数生成回路を起動設定する（ステップX55）。具体的には、乱数生成回路内の所定のレジスタ（CTC更新許可レジスタ）に乱数生成回路を起動させるためのコード（指定値）の設定などがCPU111aによって行われる。また、乱数生成回路のハードウェアで生成されるハード乱数のビット転置パターンの設定も行われる。なお、本実施形態において、乱数生成回路は、ハードウェアのみで更新される乱数として、大当り乱数、当り図柄乱数（大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、サポ当り図柄乱数等）、普図の当り乱数、及び、変動パターン乱数1～3を生成する。これら乱数は、動作クロックと同等以上の速度のクロックを基にして更新される所謂「高速カウンタ」でよい。

20

【0218】

ビット転置パターンとは、抽出した乱数のビット配置（上段のビット転置前の配置）を、予め定められた順で入れ替えて異なるビット配置（下段のビット転置後の配置）として格納する際の入れ替え方を定めるパターンである。

30

【0219】

本実施形態では、ビット転置パターンに従い乱数のビットを入れ替えることで、乱数の規則性を崩すことができるとともに、乱数の秘匿性を高めることができる。なお、ビット転置パターンは、固定された単一のパターンであってもよいし、予め用意された複数のパターンから選択するようにしてもよい。また、ユーザーが任意に設定できるようにしてもよい。

【0220】

次に、遊技制御装置100は、割込みを禁止し（ステップX56）、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップX57）。安全装置が作動した場合や、遊技（特図変動表示ゲームや普図変動表示ゲームやラウンド遊技等）を停止する必要がある強エラー2（後述）が発生している場合に、遊技停止中であると判定できる。

40

【0221】

遊技制御装置100は、遊技停止中でない場合に（ステップX57；N）、フラグレジスタの情報（値）を領域内スタック領域に退避（PUSH）して（ステップX58）、ベース値（出玉率）などの性能情報を計算する性能表示編集処理を実行する（ステップX59）。ここで、性能情報（役物比率や出玉率など）を計算してよい。また、性能情報やその表示（性能表示）に関連する性能表示用ワーク領域（領域外ワーク領域の一部）に異常

50

がある場合に、これをクリアしてもよい。その後、フラグレジスタの情報を復帰（POP）して（ステップX60）、割込みを許可する（ステップX61）。エラーが全く発生していない場合の他に、強エラー2以外のエラーである弱エラー（後述）又は強エラー1（後述）が発生している場合も、遊技停止中でなく、性能表示編集処理等を含めてステップX58～X60の処理が実行される。なお、弱エラー又は強エラー1が発生している場合に、ステップX58～X60の処理を実行しない構成も可能である。

【0222】

なお、後述のように、性能表示編集処理に移行する際に、スタックポインタを遊技制御に関連する領域内スタック領域から安全装置情報や性能情報や性能表示（性能情報の表示）に関連する領域外スタック領域に切り替える。その際、遊技制御用のスタックポインタをRAM111cのスタックポインタ保存領域に保存する時にフラグレジスタのフラグ（特にゼロフラグ）が変化する可能性があるため、ステップX58において事前にフラグレジスタの情報を退避しておく。

【0223】

一方、遊技制御装置100は、遊技停止中である場合に（ステップX57；Y）、性能表示編集処理等を実行することなく、割込みを許可する（ステップX61）。すなわち、安全装置が作動した場合や強エラー2が発生している場合に、性能表示編集処理（特に、性能表示編集処理中のベース値算出処理）が実行されないため、ベース値などの性能情報が新たに計算されず変化しない。なお、強エラー2が発生しても、遊技停止とせず、性能表示編集処理等を実行する構成も可能である。また、割込みの許可により、タイマ割込み処理（図11）が実行可能となる。

【0224】

本実施形態において、エラーは、弱エラー、強エラー1、強エラー2の3つに区別される。なお、エラー／不正系のコマンドを受信した演出制御装置300は、エラー／不正設定処理（ステップS156）で、弱エラー、強エラー1、強エラー2に対応した異なる強さのエラー報知を設定して実行できる。

【0225】

例えば、演出制御装置300は、スピーカ19a、19bからのエラーの報知音の音量、又は、エラー報知のために発光するLED（盤装飾装置46又は枠装飾装置18の演出用LED）の輝度（明るさ）を、弱エラー<強エラー1≤強エラー2の順に大きくしてもよい。なお、強エラー1と強エラー2のスピーカの音量又はLEDの輝度を同じにしてもよい。また、演出制御装置300は、弱エラーの発生した場合に、報知音の音量をホール・遊技者設定モード処理（ステップS11）で調整した音量（最大の音量以下）にし、強エラー1と強エラー2の発生した場合に、報知音の音量を最大の音量にしてよい。

【0226】

弱エラーは、払出前の遊技球の不足に対応してシュート球切れスイッチ信号が発生するようなシュート球切れエラーと、下皿23が満杯になったことに対応してオーバーフロースイッチ信号が発生するようなオーバーフローエラーを含む。弱エラーでは、外部情報信号は外部情報端子71に出力されない（図59参照）。また、弱エラーに、スイッチ異常エラーや、払出異常を示すステータス信号が発生する払出異常エラーを含めてもよい。

【0227】

強エラー1は、枠開放に関する枠開放エラーであり、ガラス枠開放エラーと本体枠開放エラー（前面枠開放エラー）を含む。強エラー1では、外部情報信号として扉・枠開放信号（ステップX505）が外部情報端子71に出力される（図59参照）。

【0228】

強エラー2は、不正に関係する不正系エラーであり遊技停止とすることが好ましく、磁石不正、盤電波不正、枠電波不正、振動不正、異常排出エラー、V通過エラー、大入賞口不正、普電不正を含む。強エラー2では、外部情報信号としてセキュリティ信号（ステップX522）が外部情報端子71に出力される（図59参照）。また、強エラー2に残存球エラーを含めてもよい。強エラー2が発生している場合に、遊技（特図変動表示ゲーム

、普図変動表示ゲーム、ラウンド遊技等）は停止され、遊技停止中であると判定できる（ステップX57）。また、強エラー2が発生している場合に、安全装置が作動した場合と同じく、遊技として特図変動表示ゲーム、普図変動表示ゲーム、ラウンド遊技（大当たり中や小当たり中での遊技）等が実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、遊技禁止状態）を発生可能である。

【0229】

遊技制御装置100は、ステップX61の後に、停電が発生しているか否かを判定する（ステップX62）。停電が発生していない場合に（ステップX62；N）、ステップX56の処理に戻る。これにより、停電が発生するまで、ステップX56～X62のループ処理が繰り返される。そして、停電が発生するまでは、遊技停止にならない限り、すなわち、安全装置が作動したり強エラー2が発生したりしない限り、性能表示編集処理（ステップX59）においてベース値などの性能情報が繰り返し計算できる。

10

【0230】

なお、ループ処理の繰り返しの周期は、タイマ割込みの割込み周期（所定時間周期、例えば4msec）よりもかなり短いため、割込み周期の間に何度も性能表示編集処理が実行される。したがって、遊技球の入賞や排出球数の変化（アウト口30bに対する遊技球の入球）等があると、すぐにベース値などの性能情報が変化可能である。

【0231】

停電が発生した場合に（ステップX62；Y）、遊技制御装置100は、停電発生時の処理を開始し、一旦割込みを禁止し（ステップX63）、全出力ポートにオフデータを出力する（ステップX64）。その後、停電検査領域1に停電検査領域チェックデータ1をセーブし（ステップX65）、停電検査領域2に停電検査領域チェックデータ2をセーブする（ステップX66）。さらに、RWMの電源遮断時のチェックサムを算出するチェックサム算出処理を実行し（ステップX67）、さらに、算出したチェックサムをセーブする（ステップX68）。最後に、RWMへのアクセスを禁止する処理を実行し（ステップX69）、遊技機の電源が遮断されるまで待機する。

20

【0232】

このように、停電検査領域にチェックデータをセーブするとともに、電源遮断時のチェックサムを算出することで、電源の遮断の前にRWMに記憶されていた情報が正しくバックアップされているか否かを電源再投入時に判断することができる。

30

【0233】

以上のように、メイン処理について説明したが、例えばステップX56～X62の処理中に設定キースイッチとRAM初期化スイッチがオンにされた場合に、ステップX21と同様の判定処理を行って、ステップX32と同様に確率設定変更中フラグをセットすることで、遊技機10が起動している間に何度でも設定可変状態（設定変更モード）に切り替え可能にしてもよい。

【0234】

〔RAM領域の構成例〕

図8は、遊技用マイコン111のRAM111cの構成を示す図である。図8のように、RAM111cの先頭アドレスから領域内ワーク領域、未使用領域、領域内スタック領域、未使用領域、領域外ワーク領域、未使用領域、領域外スタック領域が配置される。領域内ワーク領域と領域内スタック領域（遊技制御用スタック領域、領域内用スタック領域）の間の未使用領域と、領域外ワーク領域と領域外スタック領域（領域外用スタック領域）の間の未使用領域はなくてもよい。

40

【0235】

RAMの領域内ワーク領域（遊技制御用ワーク領域）は、領域内プログラムで読み書きされ、領域外プログラムで読まれる遊技制御用の作業領域である。領域内ワーク領域は、確率設定値領域、試験信号出力データ領域、乱数領域、スイッチ制御領域、セグメント領域、停電検査領域1、停電検査領域2、チェックサム領域などの他に、安全装置が作動中であるか否かを示す安全装置作動中フラグ領域や、タイマ割込みの1割込み（例えば4m

50

s e c) 内で賞球として獲得した獲得遊技球数を格納する獲得遊技球数領域などを含む。

【0236】

R A Mの領域外ワーク領域は、領域外プログラムで読み書きされ、領域内プログラムで読まれる領域である。領域外ワーク領域は、差玉数に対応する安全装置カウンタ値（差玉数＋初期値）を格納する安全装置カウンタ領域、安全装置の状態に対応する安全装置作動情報を格納する安全装置作動情報領域、旧作動情報を格納する旧作動情報領域を含み、安全装置に関連する安全装置情報を記憶可能である。安全装置カウンタ領域（3バイトサイズ）は、基本的には領域内プログラムでは読まれないが、安全装置カウンタ値又は差玉数の情報を差玉コマンドで演出制御装置300に送信する場合には、領域内プログラムで読まれて参照されることもある。本実施形態において、安全装置カウンタ値は、差玉数に比

10

【0237】

さらに、領域外ワーク領域は、性能情報や性能表示に関連する性能表示用ワーク領域を含み、性能情報や性能表示に関連する情報などを記憶可能である。その他、領域外ワーク領域は、試験信号に関連する情報や、エラー監視に関連する情報を記憶してよい。なお、領域外ワーク領域において、安全装置情報に関連する安全装置関連ワーク領域（安全装置カウンタ領域、安全装置作動情報領域、旧作動情報領域を含む）と、性能情報や性能表示に関連する性能表示用ワーク領域を、明確に区別して配置してもよいし、混在させてもよい。

20

【0238】

そして、領域外スタック領域は、性能情報や性能表示に関する処理を行う時と、安全装置に関する処理を行う時とで共用される。また、領域外スタック領域は、試験信号に関する処理、エラー監視に関する処理を行う時にも使用される。

【0239】

なお、領域内プログラム（領域内処理のプログラム）と領域外プログラム（領域外処理のプログラム）は、R O M 1 1 1 b内で未使用領域を挟んで配置されて区別される。R O Mの領域内プログラムは、遊技制御用プログラムや遊技制御用データ等からなり、メイン処理（図5～図7）に対応するメインプログラムと、後述のタイマ割込み処理に対応する割込み処理プログラムを含む。メインプログラム又は割込み処理プログラムのサブルーチンは、領域外プログラムとなることもある。R O Mの領域外プログラムは、安全装置情報初期化処理に対応する安全装置情報初期化プログラム、性能表示編集処理に相当する性能表示編集処理プログラム、後述の領域外統合処理に対応する領域外統合処理プログラムを含む。

30

【0240】

〔安全装置情報初期化処理〕

次に、メイン処理における安全装置情報初期化処理（ステップX53）の詳細について説明する。図9は、安全装置情報初期化処理の手順を示すフローチャートである。安全装置情報初期化処理では、安全装置カウンタ領域、安全装置作動情報領域、旧作動情報領域を初期化又はクリアし、安全装置カウンタ値、安全装置作動情報、旧作動情報などの安全装置情報を初期値（初期情報）にする。なお、安全装置作動情報は、現在の状態を示す情報であり、旧作動情報は前回（主に1割込み前）の状態を示す。

40

【0241】

遊技制御装置100は、まず、スタックポインタを領域外ワーク領域のスタックポインタ保存領域にセーブし（ステップX71）、スタックポインタに領域外スタック領域（領域外用スタック領域）の値として、領域外スタック領域の先頭を示すアドレス値を設定する（ステップX72）。これにより、使用するスタックを示すスタックポインタを領域内スタック領域から領域外スタック領域に切り替える。

【0242】

50

次に、遊技制御装置 100 は、レジスタの情報（値）を領域外スタック領域に退避（PUSH）する（ステップ X 73）。退避するレジスタは、保護すべきレジスタ（安全装置情報初期化処理内で使用されるレジスタ）のみでよいし、全ての汎用レジスタを退避してもよい。全ての汎用レジスタを退避するには、レジスタバンク 0 とレジスタバンク 1 の両方に対して退避（PUSH）する。

【0243】

続いて、遊技制御装置 100 は、安全装置カウンタ領域に初期値（10 万）をセーブし、安全装置カウンタ値が初期値となる（ステップ X 74）。大当たりが発生しない場合など差玉数が 0 から減少する場合に、安全装置カウンタ値（＝差玉数＋初期値）は初期値より小さくなることもあるため、初期値は 0 より大きく設定されているが 10 万以外の数値でもよい。なお、このように、停電復旧時（電源投入時）に、安全装置カウンタ値は遊技者に不利益にならないように初期化（クリア）されるが、特図変動表示ゲームが確変状態以外で実行された回数を示す天井カウンタ値は、RAM 初期化スイッチ 112 がオンでない限り、停電復旧時に初期化（クリア）されなくてよい。そして、安全装置作動情報領域に安全装置の未作動状態（通常状態）に対応する安全装置未作動情報（値 0）を安全装置作動情報としてセーブする（ステップ X 75）。さらに、旧作動情報領域に安全装置未作動情報（値 0）を旧作動情報としてセーブする（ステップ X 76）。

【0244】

次に、遊技制御装置 100 は、退避したレジスタを復帰し（ステップ X 77）、スタックポインタ保存領域からロードしてスタックポインタを設定し（ステップ X 78）、安全装置情報初期化処理を終了する。設定したスタックポインタは、領域内スタック領域のアドレスを示すことになる。

【0245】

上記の安全装置情報初期化処理において、レジスタを使用せず RAM に直接情報を書き込む場合には、レジスタを退避／復帰しない。この場合に、レジスタの RAM への退避も行わないのでスタックポインタ関連の処理（ステップ X 71, X 72, X 73, X 77, X 78）も不要となる。また、安全装置情報初期化処理前後のフラグレジスタの退避／復帰（ステップ X 52, X 54）も不要になる。

【0246】

なお、本実施形態において、安全装置カウンタ値が 0 ～ 189999（安全装置カウンタ＝0 ～ 189999）の場合に、安全装置作動情報は、安全装置が未作動（通常）である未作動状態（作動予告状態や作動警告状態や作動状態でない通常状態）に対応する安全装置未作動情報（値 0）となる。安全装置カウンタ値が 190000 ～ 194999（安全装置カウンタ＝190000 ～ 194999）の場合に、安全装置作動情報は、安全装置の作動を予告する作動予告状態に対応する安全装置作動予告情報（値 1）となる。

【0247】

また、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値である 195000（安全装置カウンタ＝195000）に到達しても遊技停止できる状態になっていない場合に、安全装置作動情報は、安全装置の作動を警告する作動警告状態に対応する安全装置作動警告情報（値 2）となる。この場合は、差玉数（＝セーフ球数－排出球数）が差玉基準値 95000 に達しても、大当たり中又は小当たり中であるため、前述の条件（1）は成立したが条件（2）が不成立で安全装置の作動条件が成立していない場合に相当する。

【0248】

さらに、安全装置カウンタ値が 195000（安全装置カウンタ＝195000）に到達して遊技停止中である場合に、安全装置作動情報は、安全装置が作動中である作動状態（作動中状態）に対応する安全装置作動中情報（値 3）となる。この場合は、差玉数が差玉基準値 95000 に達して、且つ、大当たり中でも小当たり中でもないため前述の条件（1）（2）の両方が成立することによって、安全装置の作動条件が成立した場合に相当する。

【0249】

〔性能表示編集処理〕

次に、メイン処理における性能表示編集処理（ステップX59）の詳細について説明する。図10は、性能表示編集処理の手順を示すフローチャートである。

【0250】

遊技制御装置100は、まず、スタックポインタを領域外ワーク領域のスタックポインタ保存領域にセーブし（ステップX81）、スタックポインタに領域外スタック領域の値として、領域外スタック領域（領域外用スタック領域）の先頭を示すアドレス値を設定する（ステップX82）。これにより、使用するスタックを示すスタックポインタを領域内スタック領域から領域外スタック領域に切り替える。

【0251】

次に、遊技制御装置100は、レジスタバンク0とレジスタバンク1の両方に対してレジスタの情報（値）を領域外スタック領域に退避（PUSH）する（ステップX83）。ここで、汎用レジスタ全部を退避することが好適である。そして、領域外ワーク領域のうち性能表示用ワーク領域の正当性を判定する正当性判定を実行し、正当でなく異常である場合に、性能表示用ワーク領域の初期化（初期値設定も含む）を実行する（ステップX84）。

【0252】

正当性判定では、性能表示用ワーク領域に格納される値が設計上あり得ない値であったり設計値から外れる場合（所定範囲外の場合）に、正当でないと判定できる。例えば、性能表示用ワーク領域の初期化が済んだことを示す性能表示用RAM初期化済みフラグに特定の値（例えば5Ah）が格納されているか否かを判定し、ベース値算出等に用いる除算処理の進行を管理する番号が所定範囲内であるかを判定し、スイッチカウンタの値が監視されるスイッチの数以下の範囲内であるかを判定し、現在の表示期間を示す表示期間管理番号が期間数の範囲内（0～3）であるかを判定し、現在の集計区間を示す集計区間番号が区間数の範囲内（0～4）であるかを判定する。このように、正当性判定では、データテーブルに対してポインタとして使用する領域の値に対して所定範囲内にあるかの判定を行うのが好適である。これにより、範囲外の値を取得することによってプログラムが暴走するのを事前に防ぐことができる。また、性能表示編集処理毎に、正当性判定を行っているので効果的である。

【0253】

なお、性能表示編集処理が実行される度に正当性判定が実行されるため、性能表示用ワーク領域が正当でない場合に、すぐにその初期化が実行でき、異常な性能表示（異常なベース値等の表示）が極力防止できる。

【0254】

また、性能表示用ワーク領域の初期化（初期値設定も含む）は、スタックポインタ保存領域を保護するよう、スタックポインタ保存領域以外を初期化の対象とする。なお、本実施形態において領域外スタック領域は初期化しないが、初期化するようにしてもよい。領域外スタック領域を初期化する場合でも、領域外スタック領域に退避したレジスタの値は保護して初期化しない。性能表示用ワーク領域の初期化は、領域内ワーク領域（遊技制御用ワーク領域）と領域内スタック領域（遊技制御用スタック領域）の初期化とは区別されて実行されるため、領域内ワーク領域と領域内スタック領域には影響を与えない。

【0255】

続いて、遊技制御装置100は、ベース値（出玉率）の計算の元になるデータ（通常アウト球数や通常賞球数など）を集計する集計区間の切替えタイミングであるか否かを判定する（ステップX85）。電源投入からの総アウト球数（総排出球数、総アウト数）に対して集計区間が設けられ、総アウト球数が複数の所定個数に達するごとに（例えば60000増えるごとに）集計区間が切り替えられる。

【0256】

例えば、集計区間の切替えタイミングは、電源投入からの総アウト球数が所定個数としての300個、60300個、120300個、180300個・・・になるタイミング

10

20

30

40

50

である。すなわち、集計区間の幅は最初の第1集計区間を除いて基本的に60000であり、第1集計区間＝0～300個、第2集計区間＝300～60300個、第3集計区間＝60300～120300個、第4集計区間＝120300～180300個、第5集計区間＝180300～240300個・・・となる。第1～5集計区間を示す集計区間番号はそれぞれ0～4であり、第6集計区間以降に対して集計区間番号は4に維持される。なお、現在の集計区間番号は、性能表示用ワーク領域に記憶される。

【0257】

遊技制御装置100は、集計区間の切替えタイミングである場合に（ステップX85；Y）、集計区間の切替え設定をする（ステップX86）。集計区間の切替え設定では、総アウト球数（総アウト数）をカウントする総アウトカウンタ、各集計区間内におけるアウト球数（排出球数）である通常アウト球数（通常アウト数）をカウントする通常アウトカウンタ、及び、各集計区間内における全賞球数（獲得球数）である通常賞球数をカウントする通常賞球数カウンタをクリアしたり、各集計区間の最終ベース値（又は最新ベース値）を隣の集計区間のベース値格納領域にシフト（移動）したりする。

10

【0258】

遊技制御装置100は、集計区間の切替えタイミングでない場合に（ステップX85；N）、監視対象の入力ポートにスイッチの入力があるか否かを判定する（ステップX87）。本実施形態において、監視対象の入力ポートは、第3入力ポート124と第4入力ポート126である（図3参照）。

【0259】

20

ここでは、監視対象の入力ポートごとに性能表示用ワーク領域にコピーしたスイッチ立ち上がりエッジの情報（図64のステップX713でコピーされる）をチェックする。監視対象の入力ポートごとに、コピーしたスイッチ立ち上がりエッジの情報を記憶する8ビットの領域がある。全ての監視対象の入力ポートに関してスイッチ立ち上がりエッジの情報が全て0である場合に入力がないと判定でき、それ以外の場合に入力があると判定できる。なお、スイッチ立ち上がりエッジの情報として、コピー時にマスクされない限り、入力処理（ステップX103）において新たな入力（検出）があったスイッチに対応するビットが1に設定され、新たな入力のないスイッチに対応するビットが0に設定されている。

【0260】

30

遊技制御装置100は、監視対象の入力ポートにスイッチの入力がある場合に（ステップX87；Y）、スイッチカウンタに対応するスイッチ（対象スイッチ）の入力をチェックして入力情報を取得する（ステップX88）。ここでの対象スイッチは、第1特別変動入賞装置38の下大入賞口スイッチ38a、第2特別変動入賞装置39の上大入賞口スイッチ39a、第1始動入賞口36の始動口1スイッチ36a、第2始動入賞口37（普通変動入賞装置）の始動口2スイッチ37a、一般入賞口35の入賞口スイッチ35a（左入賞口スイッチ、右入賞口スイッチ）、アウト球検出スイッチ74、など、遊技球の検出によってベース値（又は出玉率）を変化させ得るものである。

【0261】

続いて、遊技制御装置100は、対象スイッチの有効期間であるか否かを判定する（ステップX89）。なお、大入賞口不正や普電不正が発生して、大入賞口や第2始動入賞口37への入賞が無効な場合、すなわち大入賞口スイッチ38a、39aや始動口2スイッチ37aが有効でない場合がある。また、第1始動入賞口36やアウト球検出スイッチ74など常時有効なスイッチもある。

40

【0262】

遊技制御装置100は、対象スイッチの有効期間である場合に（ステップX89；Y）、スイッチカウンタに対応する対象スイッチに入力があるか否かを判定する（ステップX90）。対象スイッチの有効期間でない場合に（ステップX89；N）又は対象スイッチに入力がない場合に（ステップX90；N）、ステップX98の処理に移行する。

【0263】

50

遊技制御装置100は、対象スイッチに入力がある場合に（ステップX90；Y）、対象スイッチに対応するビットの入力情報（1ビット）をクリアし（ステップX91）、通常ベース状態中であるか否かを判定する（ステップX92）。通常ベース状態（低ベース状態）は、ベース値を算出且つ更新できる期間であり、本実施形態において通常遊技状態である。

【0264】

遊技制御装置100は、通常ベース状態中（通常遊技状態中）である場合に（ステップX92；Y）、対象スイッチが賞球の付与されるスイッチであれば、対象スイッチに対応する賞球数を加算することによって、集計区間内における全賞球数である通常賞球数を更新する（ステップX93）。続いて、対象スイッチがアウト球検出スイッチ74である場合に1を加算することによって、集計区間内におけるアウト球数である通常アウト球数（通常アウト数、通常排出球数）を更新する（ステップX94）。次に、対象スイッチがアウト球検出スイッチ74である場合に1を加算することによって、総アウト球数（総アウト数、総排出球数）を更新する（ステップX95）。

10

【0265】

なお、本実施形態において、アウト球検出スイッチ74は、遊技領域32から排出された全ての遊技球（すなわち、入賞口又はアウト口30bを通過した全ての遊技球）を検出する。アウト口30bに入球した遊技球だけでなく、入賞口（第1始動入賞口36、第2始動入賞口37、大入賞口、又は、一般入賞口35）に入球した遊技球は、図示しない通路等を介してアウト球検出スイッチ74に導かれて検出される。

20

【0266】

遊技制御装置100は、通常遊技状態である通常ベース状態中でない場合に（ステップX92；N）、通常賞球数も通常アウト球数も更新することなく、総アウト球数だけを更新する（ステップX95）。したがって、通常ベース状態でない高ベース状態（第2の遊技状態、時短状態、確変状態又は特別遊技状態）において、通常賞球数も通常アウト球数も更新されず、通常賞球数と通常アウト球数から算出されるベース値（通常賞球数÷通常アウト球数）は、更新されず変化がない。なお、ステップX92の通常ベース状態に関する判定処理をなくして、ベース値を全ての遊技状態における出玉率として更新可能（変化可能）とする構成も可能である。

【0267】

次に、遊技制御装置100は、次の性能表示編集処理で対象スイッチを次のものに変更するために、スイッチカウンタを+1更新する（ステップX96）。なお、メイン処理におけるループ処理によって性能表示編集処理は、タイマ割込みの割込み周期（所定時間周期、例えば4msec）よりもかなり短い時間間隔で実行される（例えば、数μsec）。このため、割込み周期の間に、性能表示編集処理は繰り返し実行され、スイッチカウンタ（例えば0から7）は、監視対象の入力ポートごとに全スイッチのビット（例えばビット0からビット7）を網羅する。また、スイッチカウンタは最終の値（例えば7）の後に0に更新されて、次の監視対象の入力ポートに関してスイッチの入力がチェック開始される。例えば、最初に第3入力ポート124に関してスイッチの入力がチェックされた後に、次に第4入力ポート126に関してスイッチの入力がチェックされる。

30

40

【0268】

一方、遊技制御装置100は、全ての監視対象の入力ポートにスイッチの入力がない場合に（ステップX87；N）、ベース値を算出するためのベース値算出処理（所定処理）を実行する（ステップX97）。なお、監視対象の入力ポートにスイッチの入力が最初からない場合がある。他方、一部又は全ての監視対象の入力ポートにスイッチの入力が最初にあったとしても、全ての監視対象の入力ポートに関してスイッチの入力がチェックされた後は、入力があった対象スイッチの入力情報はクリアされている（ステップX91）ので、全ての監視対象の入力ポートにスイッチの入力がない状態となる。

【0269】

ベース値算出処理において、ベース値は、通常アウト球数に対する通常賞球数の比率で

50

あり、通常賞球数÷通常アウト球数で算出される。したがって、始動入賞口（始動入賞口 3 6、普通変動入賞装置 3 7）、大入賞口、又は、一般入賞口 3 5 に入球があった場合に、第 1 段階として、賞球が付与される入賞口のスイッチ 3 5 a, 3 6 a, 3 7 a, 3 8 a, 3 9 a の入力（検出）によって通常賞球数が更新され変化してベース値が変化し、且つ、第 2 段階としてアウト球検出スイッチ 7 4 の入力（検出）によって通常アウト球数が更新され変化してベース値が変化することになる（影響を受けることになる）。遊技盤 3 0 に開口するアウト口 3 0 b に入球があった場合に、アウト球検出スイッチ 7 4 の入力（検出）によって通常アウト球数が更新され変化して、ベース値も変化することになる。一方で、普図始動ゲート 3 4 に入球があった場合には、通常賞球数も通常アウト球数もその入球自体によっては更新されず変化しないため、ベース値も変化せずに維持される。普図始動ゲート 3 4 に入球があっても、賞球が付与されないため通常賞球数は更新されない。

10

【0270】

ベース値は、変化の有無にかかわらず、出力処理のステップ X 2 2 4 ~ X 2 3 0 の処理によって、性能表示装置 1 5 2 に性能表示として出力されることになる。ただし、安全装置が作動して遊技停止中である場合や、強エラー 2 が発生して遊技停止中である場合に、性能表示装置 1 5 2 は、オフデータが出力されて消灯する。

【0271】

なお、特殊な例として、ベース値のリアルタイム値（b L.）を表示するリアルタイム値表示期間でのみ、ベース値の算出を実行してよく、この特殊な例では、リアルタイム値表示期間が到来するまで通常賞球数と通常アウト球数は更新されるが、ベース値は算出されず変化しない。

20

【0272】

遊技制御装置 1 0 0 は、ステップ X 9 6 又はステップ X 9 7 の後、退避したレジスタを復帰し（ステップ X 9 8）、スタックポインタ保存領域からロードしてスタックポインタを設定し（ステップ X 9 9）、性能表示編集処理を終了する。設定したスタックポインタは、領域内スタック領域のアドレスを示すことになる。

【0273】

なお、図 1 0 において、ステップ X 9 7 の処理を、ステップ X 9 4 の直後に実施して、監視対象の入力ポートの全てのスイッチの入力チェックを待たずに、通常賞球数又は通常アウト球数が更新された直後にベース値算出処理を行うような構成も可能である。

30

【0274】

〔タイマ割込み処理〕

次に、タイマ割込み処理について説明する。図 1 1 は、タイマ割込み処理（割込み処理プログラム）の手順を示すフローチャートである。タイマ割込み処理は、クロックジェネレータ内の C T C 回路で生成される周期的なタイマ割込み信号が C P U 1 1 1 a に入力されることで開始される。遊技用マイコン 1 1 1 においてタイマ割込みが発生すると、タイマ割込み処理が開始される。

【0275】

タイマ割込み処理が開始されると、遊技制御装置 1 0 0 は、まず、使用するレジスタバンクとしてレジスタバンク 1 を指定し（ステップ X 1 0 1）、所定のレジスタに R A M 先頭アドレスの上位アドレスをセットする（ステップ X 1 0 2）。タイマ割込み処理の開始時にメイン処理で使用するレジスタバンク 0 からレジスタバンク 1 に切り替えることで、メイン処理で使っているレジスタを退避したのと同等になる。なお、タイマ割込み処理が開始されると、自動的に割込み禁止状態になる。

40

【0276】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、各種センサやスイッチからの入力や、信号の取り込み、すなわち、各入力ポートの状態を読み込む入力処理を実行する（ステップ X 1 0 3）。次に、確率設定変更中フラグと確率設定確認中フラグに基づいて、確率設定変更中又は確率設定確認中であるか否かを判定する（ステップ X 1 0 4）。確率設定変更中又は確率設定

50

確認中である場合に（ステップX104；Y）、確率設定値を変更又は確認するための確率設定変更／確認処理を実行する（ステップX105）。

【0277】

遊技制御装置100は、確率設定変更中でも確率設定確認中でもない場合に（ステップX104；N）、各種処理でセットされた出力データに基づき、ソレノイド（例えば大入賞口ソレノイド38b，39b）等のアクチュエータの駆動制御やLEDの駆動制御（発光制御）などを行うための出力処理を実行する（ステップX106）。なお、メイン処理におけるステップX5の処理で発射停止の信号を出力した場合は、この出力処理が行われることで発射許可の信号が出力でき、発射許可信号を許可状態に設定可能である。

【0278】

次に、遊技制御装置100は、各種処理で送信バッファにセットされたコマンド（払出コマンドなど）を払出制御装置200に出力する払出コマンド送信処理を実行する（ステップX107）。その後、始動口1スイッチ36a、始動口2スイッチ37a、入賞口スイッチ35a、大入賞口スイッチ38a，39aから正常な信号の入力があるか否かの監視や、エラーの監視（前面枠やガラス枠が開放されていないかなど）を行う入賞口スイッチ／状態監視処理を実行する（ステップX108）。

【0279】

次に、遊技制御装置100は、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップX109）。安全装置が作動した場合や、遊技を停止する必要がある強エラー2が発生している場合に、遊技停止中であると判定できる。

【0280】

遊技制御装置100は、遊技停止中でない場合に（ステップX109；N）、特図ゲーム処理（ステップX110）、役物ゲーム処理（ステップX111）、普図ゲーム処理（ステップX112）、セグメントLED編集処理（ステップX113）を実行する。その後、ステップX114以降の処理を実行する。なお、エラーが全く発生していない場合の他に、弱エラーと強エラー1が発生している場合にも、特図ゲーム処理（ステップX110）、役物ゲーム処理（ステップX111）、普図ゲーム処理（ステップX112）、セグメントLED編集処理（ステップX113）を実行する。

【0281】

セグメントLED編集処理では、一括表示装置50を構成する複数のセグメントLEDの一部（記憶表示部やラウンド表示部等：LEDランプD3～D7、D11～D17）の駆動に関する設定等が実行される。なお、一括表示装置50の他の一部（変動表示部：LEDランプD1，D2，D8，D10，D18）の駆動に関する設定等は、図柄変動制御処理（ステップA16，A18，C15）で実行される。一括表示装置50の別の他の一部（確率状態表示部：LEDランプD9）の駆動に関する設定等は、停電復旧処理（ステップX48）などで実行される。

【0282】

遊技制御装置100は、遊技停止中である場合に（ステップX109；Y）、特図ゲーム処理（ステップX110）、役物ゲーム処理（ステップX111）、普図ゲーム処理（ステップX112）、セグメントLED編集処理（ステップX113）を実行することなく、ステップX114以降の処理に移行する。このように安全装置が作動した場合や、強エラー2が発生して遊技停止中である場合に、特図ゲーム処理（ステップX110）と普図ゲーム処理（ステップX112）が実行されないため、特図保留数（ステップA136，A532）と普図保留数（ステップC107，C318）は変化しない。一方、弱エラーや強エラー1が発生した場合に、遊技停止中でなく、特図ゲーム処理（ステップX110）と普図ゲーム処理（ステップX112）が実行されるため、特図保留数（ステップA136，A532）と普図保留数（ステップC107，C318）は+1更新（保留発生時）や-1更新（保留消化時）によって変化可能である。

【0283】

なお、弱エラーと強エラー1と強エラー2などのエラーの種類に応じて、特図ゲーム処

10

20

30

40

50

理（ステップX110）、役物ゲーム処理（ステップX111）、普図ゲーム処理（ステップX112）、セグメントLED編集処理（ステップX113）のうちいずれか一部を実行してその他を実行しない構成も可能である。例えば、強エラー2が発生した場合に、セグメントLED編集処理だけは実行するなどしてよい。

【0284】

さらに、遊技制御装置100は、安全装置の状態に対応する安全装置作動情報を演出コマンドとして演出制御装置300に送信したり、安全装置作動中フラグを設定できる安全装置関連処理を実行する（ステップX114）。そして、磁気センサスイッチ61からの検出信号をチェックして異常がないか否かを判定する磁石不正監視処理を実行する（ステップX115）。さらに、遊技盤の盤電波センサ62からの検出信号をチェックして異常がないか否かを判定する電波不正監視処理（盤電波不正監視処理）を実行する（ステップX116）。

10

【0285】

その後、遊技制御装置100は、振動センサ65からの入力に基づいて振動による不正を監視する振動不正監視処理を実行する（ステップX117）。次に、大入賞口からの異常排出を監視する異常排出監視処理を実行する（ステップX118）。異常排出監視処理では、特別変動入賞装置38、39における大入賞口スイッチ38a、39a、特定領域スイッチ72a（V入賞口スイッチ）、残存球排出口スイッチ73からの入力に基づいて、特別変動入賞装置39の異常排出を監視し、異常排出が発生した場合に異常排出発生中フラグが設定される。なお、特別変動入賞装置38、39の大入賞口スイッチ38a、39aを通過した遊技球は、特定領域スイッチ72a（V入賞口スイッチ）又は残存球排出口スイッチ73を通過して排出される。

20

【0286】

次に、遊技制御装置100は、各種外部装置に出力する信号を出力バッファにセットする外部情報編集処理を実行する（ステップX119）。そして、ステップX109等と同じく、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップX120）。

【0287】

遊技制御装置100は、遊技停止中でない場合に（ステップX120；N）、フラグレジスタを領域内スタック領域に退避し（ステップX121）、安全装置カウンタ値の更新（差玉数の算出）や性能表示装置152の表示制御などを行う領域外統合処理を実行する（ステップX122）。その後、フラグレジスタを復帰して（ステップX123）、タイマ割込み処理を終了する。安全装置が作動しておらず且つ強エラー2が発生していない場合に、遊技停止中でなく、領域外統合処理等を含めてステップX121～X123の処理が実行される。

30

【0288】

なお、後述のように、領域外統合処理に移行する際に、スタックポインタを遊技制御に関連する領域内スタック領域から領域外スタック領域に切り替える。その際、遊技制御用のスタックポインタをRAM111cのスタックポインタ保存領域に保存する時にフラグレジスタのフラグ（特にゼロフラグ）が変化する可能性があるため、ステップX121において事前にフラグレジスタを退避しておく。

40

【0289】

一方、遊技制御装置100は、遊技停止中である場合に（ステップX120；Y）、領域外統合処理等を実行することなく、タイマ割込み処理を終了する。すなわち、安全装置が作動した場合や強エラー2が発生している場合に、領域外統合処理が実行されないため、安全装置カウンタ値は更新されないしベース値などの性能表示の表示内容は更新されない。これにより、遊技停止中の不要な制御を省略できる。

【0290】

なお、上記と異なり、強エラー2が発生しても、遊技停止とせず、特図ゲーム処理（ステップX110）、役物ゲーム処理（ステップX111）、普図ゲーム処理（ステップX112）、セグメントLED編集処理（ステップX113）を実行する構成も可能である

50

。また、強エラー 2 が発生しても、領域外統合処理等を実行する構成も可能である。

【0291】

また、タイマ割込み処理のリターンの際、割込み禁止状態の復元やレジスタバンクの指定の復元は、自動的に行われる構成とするが、使用する CPU によっては、外部情報編集処理の後に、割込みを許可する処理やレジスタバンクの指定をレジスタバンク 0 に戻す処理を行ってもよい。

【0292】

〔出力処理〕

次に、タイマ割込み処理（図 11）における出力処理（ステップ X106）の詳細について説明する。図 12 は、出力処理の手順を示すフローチャートである。

10

【0293】

遊技制御装置 100 は、まず、一括表示装置（LED）50 のセグメントのデータを出力する出力ポート 135（セグメント出力ポート）（図 3 参照）にオフデータを出力して出力ポート 135 をリセットする（ステップ X201）。続いて、全ソレノイド（大入賞口ソレノイド 38b、39b、レバーソレノイド 72b、普電ソレノイド 37c）に対するオフの出力データをセットする（ステップ X202）。そして、ステップ X109 等と同じく、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップ X203）。安全装置が作動した場合や、遊技を停止する必要がある強エラー 2 が発生している場合に、遊技停止中であると判定できる。

【0294】

20

遊技制御装置 100 は、遊技停止中でない場合に（ステップ X203；N）、大入賞口ソレノイド 38b、39b、レバーソレノイド 72b、普電ソレノイド 37c のデータを出力するソレノイド出力ポート 134 に出力するデータを合成する（ステップ X204）。そして、ソレノイド出力ポート 134 にデータを出力する（ステップ X205）。遊技停止中である場合に（ステップ X203；Y）、何もせず、ステップ X205 の処理に移行して、ソレノイド出力ポート 134 にオフデータ（ステップ X202）を出力する。これにより、遊技停止状態である場合に、全ソレノイドの動作が停止し、大入賞口、特定領域 72、普通変動入賞装置 37 等が閉鎖して閉状態となる。このように遊技停止状態において大入賞口が閉鎖されてラウンド遊技（大当たり中や小当たり中での遊技）が実行できない。

30

【0295】

そして、遊技制御装置 100 は、一括表示装置（LED）50 のデジット線を順次スキャンするためのデジットカウンタの値を 0～3 の範囲で +1 更新する（1 だけ加算するが 3 の次は 0 に更新される）（ステップ X206）。さらに、デジットカウンタの値に対応する LED のデジット線へのデジット出力データを取得する（ステップ X207）。そして、取得したデジット出力データと外部情報データを合成し（ステップ X208）、合成したデータをデジット出力・外部情報出力ポート 136 に出力する（ステップ X209）。

【0296】

次に、遊技制御装置 100 は、セグメント線へのセグメント出力データとしてオフデータをセットする（ステップ X210）。そして、発射禁止の出力データをセットする（ステップ X211）。さらに、ステップ X203 等と同じく、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップ X212）。

40

【0297】

遊技制御装置 100 は、遊技停止中でない場合に（ステップ X212；N）、デジットカウンタの値に対応する RAM 111c 内のセグメント領域からセグメント線へのセグメント出力データをロードし（ステップ X213）、発射許可の出力データをセットし（ステップ X214）、ロードしたセグメント出力データをセグメント出力用の出力ポート 135 に出力する（ステップ X215）。なお、このセグメント領域は、領域内ワーク領域（遊技制御用ワーク領域）に含まれてよい。

50

【0298】

このように、遊技停止中でない場合に、デジットカウンタの値が0～3の範囲で+1更新される度に、新たなデジット線が選択されて、このデジット線が接続する桁の8本のセグメント線にセグメント出力データが出力される。桁0～桁3（デジット0～3）が順次選択されて、一括表示装置50に対するダイナミック駆動方式（ダイナミック点灯制御）が実現される。

【0299】

一方、遊技制御装置100は、遊技停止中である場合に（ステップX212；Y）、ステップX213とステップX214の処理をすることなく、オフデータ（ステップX210）をセグメント出力用の出力ポート135に出力する（ステップX215）。これにより、安全装置が作動した場合や強エラー2が発生している場合の遊技停止状態において、一括表示装置50は消灯する。これにより、遊技停止状態において特図変動表示ゲームと普図変動表示ゲームが実行できない。そして、一括表示装置50を見た遊技者は、遊技停止中であることや、安全装置が作動したこと又は強エラー2（不正系エラー）が発生したことを認識できる。

【0300】

続いて、遊技制御装置100は、外部情報端子71に出力する外部情報データをロードして合成し（ステップX216）、さらに、合成した外部情報データと発射許可または発射禁止の出力データを合成し（ステップX217）、最終的に合成したデータを外部情報・発射許可信号出力ポート137に出力する（ステップX218）。なお、ここで、遊技停止中でない場合に発射許可の出力データになり（ステップX214）、遊技停止中である場合に発射禁止（発射停止）の出力データになる（ステップX211）。これにより、安全装置が作動した場合や強エラー2が発生している場合の遊技停止状態において、球発射装置からの遊技球の発射が禁止されるようになっていて一方で、遊技停止状態でなければ、球発射装置からの遊技球の発射が許可されるようになっていて。なお、遊技停止状態でも、球発射装置からの遊技球の発射を許可して、発射禁止（発射停止）しない構成も可能である。

【0301】

次に、遊技制御装置100は、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験端子出力ポート1に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験端子出力ポート1に合成したデータを出力する（ステップX219）。その後、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験端子出力ポート2に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験端子出力ポート2に合成したデータを出力する（ステップX220）。

【0302】

次に、遊技制御装置100は、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験端子出力ポート3に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験端子出力ポート3へ合成したデータを出力する（ステップX221）。さらに、試射試験装置の試験信号を出力する中継基板70上の試験端子出力ポート4に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験端子出力ポート4に合成したデータを出力する（ステップX222）。そして、試射試験装置への試験信号を出力する中継基板70上の試験端子出力ポート5に出力するデータをロードして合成し、中継基板70上の試験端子出力ポート5に合成したデータを出力する（ステップX223）。

【0303】

次に、遊技制御装置100は、性能表示装置（LED）152のセグメントのデータを出力する出力ポート141（セグメント出力ポート2）にオフデータを出力して出力ポート141をリセットする（ステップX224）。次に、性能表示装置152のデジット線を順次スキャンするためのデジットカウンタ2の値を0～3の範囲で+1更新する（1だけ加算するが3の次は0に更新される）（ステップX225）。さらに、デジットカウンタ2の値に対応するLEDのデジット線へのデジット出力データを取得する（ステップX

10

20

30

40

50

226)。そして、取得したデジット出力データを出力ポート142（デジット出力ポート2）に出力する（ステップX227）。

【0304】

次に、遊技制御装置100は、ステップX203等と同じく、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップX228）。遊技停止中でない場合に（ステップX228；N）、デジットカウンタ2の値に対応するRAM111c内の性能表示装置セグメント領域からセグメント出力データをロードする（ステップX229）。性能表示装置セグメント領域は、性能情報やその表示（性能表示）に関連する性能表示用ワーク領域に含まれる。そして、ロードしたセグメント出力データを性能表示装置152用の出力ポート141（セグメント出力ポート2）に出力し（ステップX230）、その後、出力処理を終了する。

10

【0305】

一方、遊技制御装置100は、遊技停止中である場合に（ステップX228；Y）、ステップX229とステップX230の処理を実行することなく、出力処理を終了する。したがって、安全装置が作動して遊技停止中である場合や強エラー2が発生して遊技停止中である場合に、性能表示装置セグメント領域のセグメント出力データを出力ポート141に出力できないため、ステップX224のオフデータがそのまま性能表示装置152用の出力ポート141に出力される。そして、この場合に、デジットカウンタ2の値が0～3の範囲で一巡すると、性能表示装置152は、全LEDが強制的に消灯して非表示になり、性能表示装置152を見た遊技場の責任者や係員は、遊技停止中であることや安全装置が作動したこと又は強エラー2（不正系エラー）が発生したことを認識できる。

20

【0306】

また、強エラー2が発生しても、遊技停止とせず、ステップX229とステップX230の処理等を実行する構成も可能である。

【0307】

〔入賞口スイッチ／状態監視処理〕

次に、タイマ割込み処理（図11）における入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップX108）の詳細について説明する。図13は、入賞口スイッチ／状態監視処理の手順を示すフローチャートである。

【0308】

遊技制御装置100は、まず、領域内ワーク領域に含まれる獲得遊技球数領域を0クリアする（ステップX301）。これにより、獲得遊技球数領域は、1割込み内（所定時間周期内）に獲得した賞球の数（合計）である獲得遊技球数を格納する領域となる。なお、獲得遊技球数は、1割込み内でのセーフ球数の増加に等しい。そして、上大入賞口（特別変動入賞装置39）内の上大入賞口スイッチ39aに対応する入賞口監視テーブル1を準備する（ステップX302）。そして、上大入賞口が開いていないにもかかわらず上大入賞口に不正な入賞がないかを監視するとともに正常な入賞を検出する不正&入賞監視処理を実行する（ステップX303）。

30

【0309】

その後、遊技制御装置100は、下大入賞口（特別変動入賞装置38）内の下大入賞口スイッチ38aに対応する入賞口監視テーブル2を準備する（ステップX304）。そして、下大入賞口が開いていないにもかかわらず下大入賞口に不正な入賞がないかを監視するとともに正常な入賞を検出する不正&入賞監視処理を実行する（ステップX305）。

40

【0310】

そして、遊技制御装置100は、普通変動入賞装置37内の始動口2スイッチ37aに対応する入賞口監視テーブルを準備する（ステップX306）。そして、不正入賞を監視するとともに正常な入賞を検出する不正&入賞監視処理を実行する（ステップX307）。続いて、常時入賞可能で不正監視が不要な入賞口スイッチの入賞口監視テーブルを準備する（ステップX308）。常時入賞可能な入賞口スイッチは、始動口1スイッチ36aや一般入賞口35等である。

【0311】

50

次に、遊技制御装置 100 は、入賞数を更新する入賞数カウンタ更新処理を実行する（ステップ X 309）。そして、状態を監視すべき複数のスイッチ並びに信号のうちいずれのスイッチ又は信号を今回の監視の対象とするかを順番に指定するための状態スキャンカウンタを更新する（ステップ X 310）。状態スキャンカウンタは 0 から 3 の範囲で更新される。

【0312】

その後、遊技制御装置 100 は、状態スキャンカウンタの値に応じて、監視する状態を設定するための遊技機状態監視テーブル 1 を準備する（ステップ X 311）。そして、エラーが発生しているかなどの状態を判定する遊技機状態チェック処理を実行する（ステップ X 312）。

10

【0313】

状態スキャンカウンタの値を遊技機状態監視テーブル 1 に参照することで、状態スキャンカウンタの値が 0 である場合はスイッチのコネクタ抜けなどの発生により出力される異常検知信号に基づく状態（スイッチ異常エラー）の監視が設定され、状態スキャンカウンタの値が 1 である場合は払出制御装置 200 からのシュート玉切れスイッチ信号に基づく状態（シュート球切れエラー）の監視が設定される。状態スキャンカウンタの値が 2 である場合はオーバーフロースイッチ信号に基づく状態（オーバーフローエラー）の監視が設定され、状態スキャンカウンタの値が 3 である場合は払出異常ステータス信号に基づく状態（払出異常エラー）の監視が設定される。このように、遊技機状態監視テーブル 1 では、弱エラーが監視される。

20

【0314】

次に、遊技制御装置 100 は、状態スキャンカウンタの値に応じて、監視する状態を設定するための遊技機状態監視テーブル 2 を準備する（ステップ X 313）。そして、エラーが発生しているかなどの状態を判定する遊技機状態チェック処理を実行する（ステップ X 314）。

【0315】

状態スキャンカウンタの値を遊技機状態監視テーブル 2 に参照することで、状態スキャンカウンタの値が 0 である場合はガラス枠開放検出スイッチから出力される信号に基づく状態（ガラス枠開放エラー）の監視が設定され、状態スキャンカウンタの値が 1 である場合は本体枠開放検出スイッチから出力される信号に基づく状態（本体枠開放エラー、前面枠開放エラー）の監視が設定される。また、状態スキャンカウンタの値が 2 である場合は枠電波不正信号に基づく状態（枠電波不正）の監視が設定され、状態スキャンカウンタの値が 3 である場合はタッチスイッチ信号に基づく状態の監視が設定される。

30

【0316】

次に、遊技制御装置 100 は、状態スキャンカウンタの値が 0 であるか否かを判定する（ステップ X 315）。そして、エラー スキャンカウンタの値が 0 でない場合には（ステップ X 315；N）、ステップ X 317 の処理に移行する。

【0317】

また、遊技制御装置 100 は、エラー スキャンカウンタの値が 0 である場合には（ステップ X 315；Y）、払出制御装置 200 が払出制御を開始可能であることを示す払出ビジー信号に基づきビジー信号ステータス（払出ビジー信号フラグ）を設定する払出ビジー信号チェック処理を実行し（ステップ X 316）、ステップ X 317 の処理に移行する。

40

【0318】

なお、ステップ X 316 の処理は、タイマ割込み毎に更新される状態スキャンカウンタの値が 0 の場合のみ実行されるため、4 回のタイマ割込みに 1 回の割合で実行されることとなる。すなわち、タイマ割込みが 4 ms 毎に行われる場合は、16 ms 毎にステップ X 316 の処理が行われることとなる。

【0319】

次に、遊技制御装置 100 は、不適切なタイミングで特定領域スイッチ 72a を遊技球が通過したか否かを監視する V 通過タイミング監視処理を実行する（ステップ X 317）

50

。V通過タイミング監視処理では、不適切なタイミングで特定領域スイッチ72aの検出信号が発生した場合にV通過エラーとする。

【0320】

続いて、遊技制御装置100は、特定領域スイッチ72aに遊技球が残っていないかを監視する残存球監視処理を実行し（ステップX318）、入賞口スイッチ／状態監視処理を終了する。

【0321】

なお、入賞口スイッチ／状態監視処理におけるV通過タイミング監視処理と残存球監視処理は、本実施形態のようないわゆる1種2種混合機（1+2種機）に必要であり、通常の1種パチンコ機では不要となることもある。

【0322】

〔不正&入賞監視処理〕

図14は、不正&入賞監視処理の手順を示すフローチャートである。不正&入賞監視処理は、図13に示した入賞口スイッチ／状態監視処理におけるステップX303、X305、X307にて実行される。

【0323】

不正&入賞監視処理は、特別変動入賞装置38内の下大入賞口スイッチ38a、特別変動入賞装置39の上大入賞口スイッチ39a、普通変動入賞装置37内の入賞口スイッチ（始動口2スイッチ37a）に対して行われる処理である。第2始動入賞口（普通変動入賞装置37）や大入賞口（特別変動入賞装置38、39）については、無理やり開閉部材を開いて遊技球を入れて賞球を払い出させる不正が行われ易いため、入賞の検出の他に不正の監視をする。

【0324】

遊技制御装置100は、まず、エラー監視対象の入賞口スイッチの不正監視期間フラグをチェックし（ステップX321）、不正監視期間中であるか否かを判定する（ステップX322）。例えば、不正監視期間とは、エラー監視対象の入賞口スイッチが本来遊技球を検出しない期間であり、例えば入賞口スイッチが下大入賞口スイッチ38aである場合に特別変動入賞装置38を開放する特別遊技状態中以外の期間である。

【0325】

そして、遊技制御装置100は、不正監視期間である場合には（ステップX322；Y）、対象の入賞口スイッチに入力があるか否かを判定する（ステップX323）。対象の入賞口スイッチに入力がない場合には（ステップX323；N）、対象の報知タイマ更新情報をロードする（ステップX332）。また、対象の入賞口スイッチに入力がある場合には（ステップX323；Y）、対象の不正入賞数を+1更新し（ステップX324）、加算後の不正入賞数が監視対象の不正発生判定個数（例えば5個）以上であるか否かを判定する（ステップX325）。

【0326】

判定個数を5個としている理由は、例えば、開状態にある大入賞口が閉状態に変換した際に遊技球が大入賞口の扉部材に挟まり、その遊技球がカウントスイッチの有効期間を過ぎて入賞した場合や信号にノイズがのった場合などを不正と判断しないようにするためであり、不正でないにもかかわらず容易にエラーと判定しないようにするためである。

【0327】

そして、遊技制御装置100は、判定個数以上でない場合には（ステップX325；N）、対象の入賞口スイッチの入賞口監視テーブルを準備する（ステップX330）。また、判定個数以上の場合には（ステップX325；Y）、不正入賞数を不正発生判定個数に留め（ステップX326）、対象の不正入賞報知タイマ領域に初期値（例えば60000ms）をセーブする（ステップX327）。

【0328】

次に、遊技制御装置100は、対象の不正発生コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップX328）、さらに、不正フラグとして不正入賞発生フラグを準備する（スステ

10

20

30

40

50

ップX 3 2 9)。そして、準備した不正フラグを対象の不正フラグ領域の値と比較する（ステップX 3 4 0）。

【0 3 2 9】

一方、遊技制御装置1 0 0は、不正監視期間でない場合には（ステップX 3 2 2；N）、対象の入賞口スイッチの入賞口監視テーブルを準備し（ステップX 3 3 0）、賞球の設定を行う入賞数カウンタ更新処理を実行する（ステップX 3 3 1）。入賞数カウンタ更新処理の詳細については、後述する。

【0 3 3 0】

そして、遊技制御装置1 0 0は、対象の報知タイマ更新情報をロードし（ステップX 3 3 2）、報知タイマの更新許可の有無を判定する（ステップX 3 3 3）。報知タイマの更新が許可されない場合には（ステップX 3 3 3；N）、不正&入賞監視処理を終了する。一方、報知タイマの更新が許可される場合には（ステップX 3 3 3；Y）、対象の報知タイマが0でなければ-1更新する（ステップX 3 3 4）。なお、報知タイマの最小値は0に設定されている。

10

【0 3 3 1】

報知タイマの更新は、エラー監視対象の入賞口スイッチが普通変動入賞装置3 7内の入賞口スイッチ（始動口2スイッチ3 7 a）である場合は許可される。また、一つの特別変動入賞装置（大入賞口）内に2つ入賞口スイッチがある場合に、報知タイマの更新は、エラー監視対象の入賞口スイッチが一方である場合は許可され、エラー監視対象の入賞口スイッチが他方の場合は許可されない。これにより、一つの特別変動入賞装置についての不正報知について、報知タイマの更新が倍の頻度で行われてしまい、規定時間（例えば6 0 0 0 0 m s）の半分でタイムアップしてしまうことを防止している。

20

【0 3 3 2】

その後、遊技制御装置1 0 0は、報知タイマの値が0であるか否かを判定し（ステップX 3 3 5）、値が0でない場合（ステップX 3 3 5；N）、すなわち、タイムアップしていない場合には、不正&入賞監視処理を終了する。また、報知タイマの値が0である場合（ステップX 3 3 5；Y）、すなわち、タイムアップした又は既にタイムアップしていた場合は、対象の不正解除コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップX 3 3 6）、不正フラグとして不正入賞解除フラグを準備する（ステップX 3 3 7）。そして、報知タイマの値が0になった瞬間であるか否かを判定する（ステップX 3 3 8）。

30

【0 3 3 3】

遊技制御装置1 0 0は、報知タイマの値が0になった瞬間である場合（ステップX 3 3 8；Y）、すなわち、今回の不正&入賞監視処理で報知タイマの値が0になった場合には、対象の不正入賞数をクリアする（ステップX 3 3 9）。

【0 3 3 4】

また、遊技制御装置1 0 0は、ステップX 3 3 9の処理が終了後、又は、報知タイマの値が0になった瞬間でない場合（ステップX 3 3 8；N）、すなわち、前回以前の不正&入賞監視処理で報知タイマの値が0になった場合には、準備した不正フラグを対象の不正フラグ領域の値と比較する（ステップX 3 4 0）。

【0 3 3 5】

40

そして、遊技制御装置1 0 0は、準備した不正フラグと対象の不正フラグ領域の値が一致した場合には（ステップX 3 4 0；Y）、不正&入賞監視処理を終了する。また、準備した不正フラグと対象の不正フラグ領域の値が一致しない場合には（ステップX 3 4 0；N）、準備した不正フラグを対象の不正フラグ領域にセーブし（ステップX 3 4 1）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップX 3 4 2）。その後、不正&入賞監視処理を終了する。

【0 3 3 6】

以上の処理により、不正の発生に伴い不正発生コマンドが演出制御装置3 0 0に送信され、不正の解除に伴い不正解除コマンドが演出制御装置3 0 0に送信されて、不正の報知の開始、終了が設定されることとなる。

50

【0337】

〔入賞数カウンタ更新処理〕

図15は、入賞数カウンタ更新処理の手順を示すフローチャートである。入賞数カウンタ更新処理は、図13に示した入賞口スイッチ／状態監視処理のステップX309や図14に示した不正&入賞監視処理のステップX331にて実行される。

【0338】

遊技制御装置100は、まず、遊技停止中であるか否かを判定する（ステップX351）。安全装置が作動した場合や、遊技を停止する必要のある強エラー2が発生している場合に、遊技停止中であると判定できる。

【0339】

遊技制御装置100は、遊技停止中でない場合に（A2201；N）、入賞口監視テーブルから監視する入賞口スイッチの個数を取得し（A2202）、対象の入賞口スイッチに入力があるか否かを判定する（A2203）。入賞口監視テーブルのうちの入賞テーブルには、監視する入賞口スイッチ毎に、賞球数、入賞数カウンタ領域1のアドレス、入賞数カウンタ領域2のアドレスなどが定義されている。入力がない場合には（A2203；N）、テーブルアドレスを次レコードのアドレスに更新し（ステップX365）、全スイッチの監視が終了したか否かを判定する（ステップX366）。

【0340】

一方、遊技制御装置100は、対象の入賞口スイッチに入力がある場合には（ステップX353；Y）、獲得遊技球数領域から獲得遊技球数をロードし（ステップX354）、対象の入賞口スイッチに対応する賞球数を獲得遊技球数に加算し（ステップX355）、加算後の値を獲得遊技球数領域にセーブする（ステップX356）。これにより、獲得遊技球数領域に記憶される獲得遊技球数が入賞口スイッチごとに更新されていき、獲得遊技球数は、最終的に1割込み内に獲得した賞球の数（合計）になる。

【0341】

なお、獲得遊技球数領域は、領域内ワーク領域にあり、入賞数カウンタ更新処理のプログラム（領域内プログラムの一部）で書き込まれ、後述の差玉確認処理のプログラム（領域外プログラムの一部）では読み出すだけとなる。なお、全ての入賞口スイッチに同時に入力したとしても賞球の合計値は255（1バイト）に満たないため、獲得遊技球数に対して上限のチェックは行わない。

【0342】

次に、遊技制御装置100は、対象の入賞数カウンタ領域1の値をロードし（ステップX357）、ロードした値を+1更新する（ステップX358）。さらに、更新された値によってオーバーフローが発生するか否かを判定する（ステップX359）。入賞数カウンタ領域1は、2バイト（0～65535）のサイズである。

【0343】

遊技制御装置100は、オーバーフローが発生していない場合には（ステップX359；N）、更新後の値を入賞数カウンタ領域1にセーブする（ステップX360）。ステップX360の処理の終了後、又は、オーバーフローが発生した場合には（ステップX359；Y）、対象の入賞数カウンタ領域2の値をロードする（ステップX361）。

【0344】

その後、遊技制御装置100は、ロードした値を+1更新し（ステップX362）、更新した値によってオーバーフローが発生するか否かを判定する（ステップX363）。オーバーフローが発生しない場合には（ステップX363；N）、更新後の値を入賞数カウンタ領域2にセーブする（ステップX364）。入賞数カウンタ領域2は、1バイト（0～255）のサイズである。

【0345】

遊技制御装置100は、ステップX364の処理の終了後、又は、オーバーフローが発生した場合には（ステップX363；Y）、テーブルアドレスを次レコードのアドレスに更新する（ステップX365）。そして、全スイッチの監視が終了したか否かを判定する

10

20

30

40

50

(ステップX366)。

【0346】

遊技制御装置100は、全スイッチの監視が終了していない場合には(ステップX366; N)、対象の入賞口スイッチに入力があるか否かを判定するステップX353の処理に戻る。また、全スイッチの監視が終了した場合には(ステップX366; Y)、入賞数カウンタ更新処理を終了する。これにより、全スイッチの監視が終了するまで、ステップX353~X366の処理が繰り返されて、1割込み内で獲得した賞球の数(合計)である獲得遊技球数が得られるとともに、1割込み内での各入賞口(各入賞領域)への入賞に基づき入賞数カウンタ領域1及び2が更新されて入賞の情報が記憶されることとなる。

【0347】

遊技制御装置100は、遊技停止中である場合に(ステップX351; Y)、何もせず、入賞数カウンタ更新処理を終了する。これにより、遊技停止状態において、入賞口スイッチでの遊技球の検出が無効になり、獲得遊技球数は更新されず、入賞数カウンタ領域1及び2が更新されないため入賞の情報が記憶されず賞球も得られない(払い出されない)。なお、遊技停止状態になる前に(すなわち、入賞口スイッチでの遊技球の検出が有効であるときに)記憶された入賞の情報に基づく賞球の払い出しは、遊技停止状態でも継続する。

【0348】

なお、入賞数カウンタ領域1は、払出制御装置200に対して賞球の払い出しを指示するための払出コマンド(賞球指令)を送信するために用いる領域であって、払出コマンドを未だ送信していない賞球に対応する入賞のデータが記憶される。すなわち、入賞数カウンタ領域1が、賞球指令に関する情報を記憶可能な賞球指令カウンタをなす。

【0349】

入賞数カウンタ領域2は、入賞口への入賞により発生した賞球数(払出予定数)が所定数(ここでは10個)になる毎に外部装置に出力するメイン賞球信号を送信するために用いる領域であって、メイン賞球信号の生成処理を行っていない賞球に対応する入賞のデータが記憶される。すなわち、入賞数カウンタ領域2が、メイン賞球信号に関する情報を記憶可能なメイン賞球信号カウンタをなす。

【0350】

これらの入賞数カウンタ領域にはそれぞれ、各入賞口に対して設定された賞球数別(例えば、3個賞球、2個賞球、10個賞球、14個賞球)に入賞数カウンタ領域が設けられており、入賞口への入賞に基づき対応する入賞数カウンタ領域のカウント数が1加算されるようになっている。つまり、入賞口への一の入賞を単位として当該入賞の情報を記憶可能とされている。なお、入賞数カウンタ領域1(2バイト)は入賞数カウンタ領域2(1バイト)よりも広い領域が割り当てられ、より多くの入賞のデータを記憶できるようにされている。これは、メイン賞球信号が送信先の状態に関係なく送信可能であることに対し、払出コマンドが送信先である払出制御装置200の状態により送信を保留する場合もあり、より多くの未送信データが蓄積される可能性があるためである。

【0351】

〔遊技機状態チェック処理〕

図16は、遊技機状態チェック処理の手順を示すフローチャートである。遊技機状態チェック処理は、図13に示した入賞口スイッチ/状態監視処理におけるステップX312、X314などにて実行される。

【0352】

遊技制御装置100は、まず、状態スキャンカウンタに対応する状態監視テーブルを取得する(ステップX371)。状態スキャンカウンタは遊技状態に対応して0から3の範囲の値が設定されている。なお、状態監視テーブルと状態スキャンカウンタとの関係については、入賞口スイッチ/状態監視処理にて説明した通りである。

【0353】

続いて、遊技制御装置100は、チェック対象の信号がオンであるか否かを判定する(

10

20

30

40

50

ステップX 3 7 2)。チェック対象の信号がオンでない場合（ステップX 3 7 2；N）、すなわち、チェック対象の信号がオフの場合には、状態フラグとして状態オフフラグを準備し（ステップX 3 7 3）、対象の状態オフコマンドを取得し、準備する（ステップX 3 7 4）。さらに、対象の状態オフ監視タイマ比較値を取得する（ステップX 3 7 5）。状態オフフラグは、エラー系の信号に関しては、正常状態を示し、タッチスイッチ信号に関しては、タッチ無しの状態を示す。

【0 3 5 4】

一方、遊技制御装置1 0 0は、チェック対象の信号がオンの場合には（ステップX 3 7 2；Y）、状態フラグとして状態オンフラグを準備し（ステップX 3 7 6）、対象の状態オンコマンドを取得し、準備する（ステップX 3 7 7）。さらに、対象の状態オン監視タイマ比較値を取得する（ステップX 3 7 8）。状態オンフラグは、エラー系の信号に関しては、異常又は不正状態を示し、タッチスイッチ信号に関しては、タッチ有りの状態を示す。

10

【0 3 5 5】

ステップX 3 7 5又はステップX 3 7 8の処理が終了すると、遊技制御装置1 0 0は、対象の信号制御領域の値が取得された信号の状態と一致するか否かを判定する（ステップX 3 7 9）。一致する場合には（ステップX 3 7 9；Y）、ステップX 3 8 2の処理に移行する。一致していない場合には（ステップX 3 7 9；N）、対象の信号制御領域に取得した信号状態をセーブし（ステップX 3 8 0）、対象の状態監視タイマをクリアする（ステップX 3 8 1）。

20

【0 3 5 6】

続いて、遊技制御装置1 0 0は、対象の状態監視タイマを+1更新する（ステップX 3 8 2）。さらに、更新された状態監視タイマの値が対応するタイマ比較値以上であるかを判定する（ステップX 3 8 3）。更新された状態監視タイマの値が対応するタイマ比較値未満の場合には（ステップX 3 8 3；N）、遊技機状態チェック処理を終了する。

【0 3 5 7】

一方、遊技制御装置1 0 0は、更新された状態監視タイマの値が対応するタイマ比較値以上の場合には（ステップX 3 8 3；Y）、状態監視タイマを-1更新し、タイマ比較値-1の値に留める（ステップX 3 8 4）。さらに、準備した状態フラグが対象の状態フラグ領域の値と一致するか否かを判定する（ステップX 3 8 5）。一致している場合には（ステップX 3 8 5；Y）、遊技機状態チェック処理を終了する。

30

【0 3 5 8】

一方、遊技制御装置1 0 0は、準備した状態フラグが対象の状態フラグ領域の値と一致していない場合には（ステップX 3 8 5；N）、準備した状態フラグを対象の状態フラグ領域にセーブする（ステップX 3 8 6）。最後に、演出コマンドを設定する演出コマンド設定処理を実行し（ステップX 3 8 7）、遊技機状態チェック処理を終了する。

【0 3 5 9】

ここでの演出コマンドは、状態オフコマンドか状態オンコマンドの何れかである。状態オンコマンドがエラー系のコマンドであれば、演出制御装置3 0 0にエラー報知を開始させる。演出制御装置3 0 0にエラー報知を開始させる状態オンコマンドとして、シュート球切れエラーやオーバーフローエラーや払出異常エラーなどの遊技球の払い出しに関する払い出しエラー（弱エラーに含まれる）に対応するコマンドがあり、また、ガラス枠開放エラーや本体枠開放エラーなどの枠開放エラー（強エラー1に含まれる）に対応するコマンドや、枠電波不正のエラー（強エラー2に含まれる）に対応するコマンドがある。

40

【0 3 6 0】

〔確率設定変更／確認処理〕

次に、タイマ割込み処理における確率設定変更／確認処理（ステップX 1 0 5）の詳細について説明する。図1 7は、確率設定変更／確認処理の手順を示すフローチャートである。確率設定変更／確認処理では、確率設定値が変更又は確認できる。

【0 3 6 1】

50

遊技制御装置 100 は、まず、確率設定値が正常範囲内であるか否かを判定する（ステップ X 401）。ここでの確率設定値は、RAM 111c の領域内ワーク領域に含まれる確率設定値領域に記憶されている。

【0362】

遊技制御装置 100 は、確率設定値が正常範囲内である場合に（ステップ X 401；Y）、確率設定値に対応する確率設定値表示データを設定して（ステップ X 402）、性能表示装置 152 にドライバ 150a，150b を介して出力する（ステップ X 404）。確率設定値が正常範囲内でない場合に（ステップ X 401；N）、確率設定値表示データとして消灯データを設定して（ステップ X 403）、性能表示装置 152 にドライバ 150a，150b を介して出力する（ステップ X 404）。 10

【0363】

ここで、確率設定値表示データは、性能表示装置 152 で表示される表示用確率設定値のデータであり、確率設定値表示データ領域に記憶されている。なお、遊技場の責任者や係員などホール関係者等の混乱を防止するため、確率設定値が異なっても同じ大当り確率（及び小当り確率）であれば、表示用確率設定値を大当り確率（及び小当り確率）に対応付けて同じにしてよい。すなわち、同じ表示用確率設定値は、同じ大当り確率（及び小当り確率）を意味してよい。

【0364】

次に、遊技制御装置 100 は、セキュリティ信号制御タイマが 0 でなければ -1 更新する（ステップ X 405）。セキュリティ信号制御タイマは、ステップ X 37 で設定された 128ms（所定時間）である。続いて、外部装置（遊技場内部管理装置（ホールコンピュータ）など）に異常を知らせるためのセキュリティ信号のオンデータを外部情報端子 71 に出力する（ステップ X 406）。なお、ここで、大当り信号など外部情報端子 71 への他の信号はオフ状態に維持される。 20

【0365】

その後、遊技制御装置 100 は、確率設定変更中フラグがセットされているか否かを判定する（ステップ X 407）。確率設定変更中フラグがセットされていない場合に（ステップ X 407；N）、すなわち、確率設定確認中である場合に、何もせずに確率設定変更／確認処理を終了する。

【0366】

遊技制御装置 100 は、確率設定変更中フラグがセットされている場合に（ステップ X 407；Y）、すなわち、確率設定変更中である場合に、電源投入後の最初のタイマ割込み処理であるか否かを判定する（ステップ X 408）。電源投入後の最初のタイマ割込み処理である場合に（ステップ X 408；Y）、確率設定変更／確認処理を終了する。これは、RAM 初期化スイッチ 112 を押しっぱなしだった場合に、意図せずに確率設定値の更新がされる事態を防止するためである。

【0367】

遊技制御装置 100 は、電源投入後の最初のタイマ割込み処理でない場合に（ステップ X 408；N）、RAM 初期化スイッチ 112 の入力があるか否かを判定する（ステップ X 409）。RAM 初期化スイッチの入力がない場合に（ステップ X 409；N）、確率設定変更／確認処理を終了する。 40

【0368】

遊技制御装置 100 は、RAM 初期化スイッチ 112 の入力がある場合に（ステップ X 409；Y）、作業用設定値領域（RAM 111c 内又はレジスタ）の作業用設定値を取り得る範囲内で +1 更新するとともに、作業用設定値に対応して確率設定値領域の確率設定値を +1 更新する（ステップ X 410）。これにより、RAM 初期化スイッチ 112 が操作される度に、確率設定値領域の確率設定値が 1 ずつ更新される。その後、確率設定変更／確認処理を終了する。なお、設定変更モードに入ったときに作業用設定値を格納する作業用設定値領域（RAM 111c 内又はレジスタ）に、確率設定値領域から読み出した確率設定値に対応する値（確率設定値から 1 減算した値）が格納されてよい。なお、作業 50

用設定値 5（確率設定値 6）のときに +1 更新される場合は、作業用設定値 0（確率設定値 1）に戻ることができる。したがって、確率設定値 1～6 は、何度も繰り返し +1 更新して切り替えることができる。また、作業用設定値の取り得る範囲は、複数の確率設定値が存在する多段階設定の場合は例えば 0～1 や 0～5 などであるが、一段階設定の場合は 0 のみである。多段階設定の場合に、RAM 初期化スイッチ 112 が操作される度に作業用設定値と確率設定値が異なる値に更新されるが、一段階設定の場合は更新されても同じ値のままである（同じ値に更新される）。

【0369】

また、確率設定値が +1 更新される毎や、設定可変状態等への遊技状態の切り替えがあった場合に、演出制御装置 300 に設定値を知らせるコマンド（設定値情報コマンド）を送信してもよい。また、同様に、確率設定値が +1 更新される毎や、設定可変状態等への遊技状態の切り替えがあった場合に、試験信号を外部の試験装置に出力可能にしてもよい。なお、これらの送信や出力は、遊技制御装置 100 にメイン異常等の異常がある場合には中止することが好ましい。その他、確変状態、時短状態や大当たり状態などの遊技状態の切り替えがあった場合や特図変動表示ゲームの開始時に、演出制御装置 300 に設定値を知らせるコマンド（設定値情報コマンド）を送信してもよいし、試験信号を外部の試験装置に出力可能にしてもよい。

【0370】

なお、上記では、RAM 初期化スイッチ 112 が操作される度に、作業用設定値の更新に対応して確率設定値領域の確率設定値を直接更新するようにしたが、RAM 111c の作業用設定値領域に設定変更中の確率設定値（作業用設定値）を記憶するようにし、設定キースイッチ 153 がオフになり設定変更作業が完了したときに（ステップ X39；Y）、作業用設定値領域の作業用設定値に対応する値をはじめて確率設定値領域に格納するようにしてもよい。このようにすれば、設定変更中に停電が発生した場合（ステップ X40；Y）に、遊技制御や演出制御等に使用される確率設定値（確率設定値領域に記憶される確率設定値）が意図しない値で変更される事態を防止できる。

【0371】

〔特図ゲーム処理〕

次に、前述のタイマ割込み処理における特図ゲーム処理（ステップ X110）の詳細について説明する。図 18 は、特図ゲーム処理の手順を示すフローチャートである。特図ゲーム処理では、始動口 1 スイッチ 36a 及び始動口 2 スイッチ 37a の入力の監視と、特図変動表示ゲームに関する処理全体の制御、特図の表示の設定を行う。

【0372】

遊技制御装置 100 は、まず、始動口 1 スイッチ 36a 及び始動口 2 スイッチ 37a の入賞を監視する始動口スイッチ監視処理を実行する（ステップ A1）。始動口スイッチ監視処理では、始動入賞口 36、第 2 始動入賞口をなす普通変動入賞装置 37 に遊技球が入賞すると、各種乱数（大当たり乱数など）を抽出し、当該入賞に基づく特図変動表示ゲームの開始前の段階で入賞に基づく遊技結果を事前に判定する遊技結果事前判定を行う。なお、始動口スイッチ監視処理の詳細については後述する。

【0373】

続いて、特定領域 72（V 入賞口）への遊技球の入賞（入球）を監視する特定領域スイッチ監視処理を実行する（ステップ A2）。なお、特定領域スイッチ監視処理の詳細については後述する。

【0374】

次に、遊技制御装置 100 は、上大入賞口スイッチ監視処理を実行する（ステップ A3）。上大入賞口スイッチ監視処理では、特別変動入賞装置 39 内に設けられたカウントスイッチ（上大入賞口スイッチ 39a）での遊技球の検出を監視する。

【0375】

次に、遊技制御装置 100 は、特図ゲーム処理タイマが 0 でなければ -1 更新する（1 だけ減算する）（ステップ A4）。特図ゲーム処理タイマは、-1 更新によって、タイマ

割込み処理の割込み周期（4 m s e c）の分だけ計時されることになる。なお、特図ゲーム処理タイマの最小値は0に設定されている。次に、特図ゲーム処理タイマが0であるか否かを判定する（ステップA5）。特図ゲーム処理タイマが0でない場合（ステップA5；N）、ステップA15の処理に移行する。

【0376】

遊技制御装置100は、特図ゲーム処理タイマが0である場合（ステップA5；Y）、すなわち、タイムアップした又は既にタイムアップしていた場合には、特図ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する特図ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定する（ステップA6）。さらに、特図ゲームシーケンス分岐テーブルを用いて特図ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する（ステップA7）。続いて、特図ゲーム処理番号によるサブルーチンコールを行って、特図ゲーム処理番号に応じたゲーム分岐処理を実行する（ステップA8）。

【0377】

遊技制御装置100は、ステップA8にてゲーム処理番号が「0」の場合には、特図変動表示ゲームの変動開始を監視し、特図変動表示ゲームの変動開始の設定、演出の設定や、特図変動中処理を行うために必要な情報の設定等を行う特図普段処理を実行する（ステップA9）。なお、特図普段処理の詳細については後述する。

【0378】

遊技制御装置100は、ステップA8にてゲーム処理番号が「1」の場合には、特図の停止表示時間の設定や、特図表示中処理を行うために必要な情報の設定等を行う特図変動中処理を実行する（ステップA10）。例えば、特図変動中処理では、特別図柄の停止を示す図柄停止コマンドや停止図柄パターンに対応する停止表示時間など必要な情報を設定して、特図表示中処理に係る処理番号「2」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0379】

遊技制御装置100は、ステップA8にてゲーム処理番号が「2」の場合には、大当たり状態又は小当たり状態に移行するために必要な情報の設定等を行う特図表示中処理を実行する（ステップA11）。例えば、特図表示中処理では、特図変動表示ゲームの結果が大当たりであれば、条件装置が作動中であることを示す条件装置作動情報を条件装置作動情報領域に設定して特図普段処理に係る処理番号「0」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。特図変動表示ゲームの結果が小当たりであれば、小当たりファンファーレコマンドや小当たり開放前時間など必要な情報を設定して、小当たり開放前処理に係る処理番号「3」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。特図変動表示ゲームの結果がはずれであれば、特図普段処理に係る処理番号「0」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0380】

遊技制御装置100は、ステップA8にてゲーム処理番号が「3」の場合には、小当たり開放前処理を実行する（ステップA12）。例えば、小当たり開放前処理では、小当たりによる大入賞口の開放時間（小当たり開放時間、例えば1.6秒）を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブし、上大入賞口ソレノイド出力データ領域にオンデータをセーブし、小当たり開放中コマンドを演出コマンドとして設定し、小当たり開放中処理に係る処理番号「4」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0381】

遊技制御装置100は、ステップA8にてゲーム処理番号が「4」の場合には、小当たり開放中処理を実行する（ステップA13）。例えば、小当たり開放中処理では、小当たり残存球処理時間（例えば3.0秒）を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブし、小当たり残存球処理に係る処理番号「5」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0382】

遊技制御装置100は、ステップA8にてゲーム処理番号が「5」の場合には、小当たり残存球処理を実行する（ステップA14）。例えば、小当たり残存球処理では、特図普段処理に係る処理番号「0」を設定し特図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0383】

特図ゲーム処理番号に基づく処理が終了すると、遊技制御装置100は、特図1表示器51の変動を制御するための特図1変動制御テーブルを準備した後（ステップA15）、特図1表示器51に係る図柄変動制御処理を実行する（ステップA16）。そして、特図2表示器52の変動を制御するための特図2変動制御テーブルを準備した後（ステップA17）、特図2表示器52に係る図柄変動制御処理を実行する（ステップA18）。次に、小当り中にレバーソレノイド72bを開放するようにレバーソレノイド72bの開放動作を制御するレバーソレノイド制御処理（ステップA19）を実行して、特図ゲーム処理を終了する。

【0384】

〔始動口スイッチ監視処理〕

次に、特図ゲーム処理における始動口スイッチ監視処理（ステップA1）の詳細について説明する。図19は、始動口スイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。

【0385】

遊技制御装置100は、まず、始動入賞口36（始動口1）に対する入賞監視テーブルを準備し（ステップA101）、ハード乱数取得処理を実行し（ステップA102）、始動入賞口36への入賞があるか否かを判定する（ステップA103）。始動入賞口36への入賞がない場合（ステップA103；N）には、ステップA109以降の処理を実行する。一方、始動入賞口36への入賞がある場合（ステップA103；Y）、右打ちする遊技状態であるか否かを判定する（ステップA104）。

【0386】

遊技制御装置100は、右打ちする遊技状態でないと判定した場合（ステップA104；N）、ステップA107以降の処理を実行する。一方、右打ちする遊技状態である場合（ステップA104；Y）、右打ち指示報知コマンドを演出コマンドとして準備して（ステップA105）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップA106）。演出コマンド設定処理では、シリアル送信バッファに演出コマンドを書き込み、演出コマンドが演出制御装置300に送信されることになる。

【0387】

すなわち、普電サポート状態（時短状態）であれば、変動表示ゲームの確率状態（高確率状態／低確率状態）にかかわらず、右打ち指示報知コマンドを準備して、演出コマンド設定処理を実行する。本実施形態の場合、始動入賞口36へは左打ちの方が入賞し易く、普通変動入賞装置37へは右打ちでないと入賞しない。また、右打ちでないと、遊技球が普図始動ゲート34を通過しない。したがって、普電サポート状態（時短状態）は、左打ちよりも右打ちの方が有利となるが、普電サポート状態中に始動入賞口36に入賞があった場合（すなわち、普電サポート状態中に左打ちされた場合）には、右打ち指示報知コマンドを演出制御装置300に送信し、演出制御装置300は、右打ちするよう指示する報知（警告）を右打ち指示表示によって表示装置41等で実行する。

【0388】

次に、遊技制御装置100は、始動入賞口36（始動口1）による保留の情報を設定するテーブルを準備した後（ステップA107）、特図始動口スイッチ共通処理を実行する（ステップA108）。そして、第2始動入賞口（普通変動入賞装置37）に対する入賞監視テーブルを準備し（ステップA109）、ハード乱数取得処理を実行し（ステップA110）、第2始動入賞口への入賞があるか否かを判定する（ステップA111）。第2始動入賞口への入賞がない場合（ステップA111；N）には、始動口スイッチ監視処理を終了する。

【0389】

一方、遊技制御装置100は、第2始動入賞口への入賞がある場合（ステップA111；Y）には、普通電動役物（普通変動入賞装置37）が作動中であるか否か、すなわち、普通変動入賞装置37が作動して遊技球の入賞が可能な開状態となっているか否かを判定する（ステップA112）。普通電動役物が作動中である場合（ステップA112；Y）

10

20

30

40

50

、ステップ A 1 1 4 の処理に移行する。

【0390】

一方、遊技制御装置 100 は、普通電動役物が作動中でない場合（ステップ A 1 1 2 ; N）、普電不正発生中であるかを判定する（ステップ A 1 1 3）。普通変動入賞装置 37 への不正入賞数が不正発生判定個数（例えば 5 個）以上である場合に普電不正発生中であると判定する。普通変動入賞装置 37 は、閉状態では遊技球が入賞不可能であり、開状態でのみ遊技球が入賞可能である。したがって、閉状態で遊技球が入賞した場合は何らかの異常や不正が発生した場合であり、このような閉状態で入賞した遊技球があった場合はその数を不正入賞数として計数する。そして、このように計数された不正入賞数が所定の不正発生判定個数（上限値）以上である場合に不正発生中と判定する。

10

【0391】

遊技制御装置 100 は、普電不正発生中でない場合（ステップ A 1 1 3 ; N）、第 2 始動入賞口（普通変動入賞装置 37）による保留の情報を設定するテーブルを準備した後（ステップ A 1 1 4）、特図始動口スイッチ共通処理を実行し（ステップ A 1 1 5）、始動口スイッチ監視処理を終了する。また、ステップ A 1 1 3 にて、普電不正発生中である（ステップ A 1 1 3 ; Y）と判定した場合にも、始動口スイッチ監視処理を終了する。すなわち、第 2 始動記憶をそれ以上発生させないようにする。

【0392】

〔特図始動口スイッチ共通処理〕

次に、始動口スイッチ監視処理における特図始動口スイッチ共通処理（ステップ A 1 0 8、ステップ A 1 1 5）の詳細について説明する。図 20 は、特図始動口スイッチ共通処理の手順を示すフローチャートである。特図始動口スイッチ共通処理は、始動口 1 スイッチ 36 a や始動口 2 スイッチ 37 a の入力があった場合に、各々の入力について共通して行われる処理である。

20

【0393】

遊技制御装置 100 は、まず、始動口 1 スイッチ 36 a 及び始動口 2 スイッチ 37 a のうち、監視対象の始動口スイッチへの入賞の回数に関する情報を遊技機 10 の外部の管理装置に対して出力する回数である始動口信号出力回数をロードし（ステップ A 1 3 1）、ロードした値を +1 更新して（ステップ A 1 3 2）、出力回数がオーバーフローするか否かを判定する（ステップ A 1 3 3）。出力回数がオーバーフローしない場合（ステップ A 1 3 3 ; N）、更新後の値を RWM の始動口信号出力回数領域にセーブして（ステップ A 1 3 4）、ステップ A 1 3 5 の処理に移行する。一方、出力回数がオーバーフローする場合（ステップ A 1 3 3 ; Y）、ステップ A 1 3 5 の処理に移行する。本実施形態では、始動口信号出力回数領域に「0」から「255」までの値を記憶することができる。そして、ロードした値が「255」である場合には +1 更新によって更新後の値は「0」になり、出力回数がオーバーフローすると判定するよう構成されている。

30

【0394】

次に、遊技制御装置 100 は、始動口 1 スイッチ 36 a 及び始動口 2 スイッチ 37 a のうち、監視対象の始動口スイッチに対応する更新対象の特図保留数（始動記憶数）が上限値（ここでは 4）未満か否かを判定する（ステップ A 1 3 5）。更新対象の特図保留数が上限値未満でない場合（ステップ A 1 3 5 ; N）は、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。また、更新対象の特図保留数が上限値未満（ここでは 4）である場合（ステップ A 1 3 5 ; Y）は、更新対象の特図保留数（特図 1 保留数又は特図 2 保留数）を +1 更新して（ステップ A 1 3 6）、対象の始動口入賞フラグをセーブする（ステップ A 1 3 7）。

40

【0395】

次に、遊技制御装置 100 は、監視対象の始動口スイッチ及び特図保留数に対応する乱数格納領域のアドレスを算出して（ステップ A 1 3 8）、ハード乱数取得処理にて準備した大当り乱数を RWM の大当り乱数格納領域にセーブする（ステップ A 1 3 9）。次に、監視対象の始動口スイッチの検出によって開始する特図変動表示ゲームの大当り図柄乱数を抽出し、RWM の大当り図柄乱数格納領域にセーブする（ステップ A 1 4 0）。続いて

50

、監視対象の始動口スイッチの検出によって開始する特図変動表示ゲームの小当り図柄乱数を抽出し、小当り図柄乱数格納領域にセーブする（ステップA141）。また、時短図柄を決定するためのサポ当り図柄乱数を抽出し、サポ当り図柄乱数をRWMのサポ当り図柄乱数格納領域にセーブする（ステップA142）。

【0396】

なお、本実施形態では、前述のように小当り後に確実にV入賞によって大当りが発生するため、小当り図柄乱数を使用しなくてもよく、ステップA141はオプションであり実行されなくてもよい。また、特図1変動表示ゲームに小当り結果はないため、監視対象の始動口スイッチが始動口1スイッチ36aであれば、小当り図柄乱数を抽出しなくてもよい。

【0397】

なお、小当り図柄乱数、サポ当り図柄乱数、大当り図柄乱数は、後述の特図1停止図柄設定処理（ステップA323）と特図2停止図柄設定処理（ステップA333）において、小当り時の停止図柄番号、サポ当り時の停止図柄番号、又は大当り時の停止図柄番号と、これら停止図柄番号に対応する小当り停止図柄パターン、サポ当り停止図柄パターン、又は大当り停止図柄パターンを決定するために用いられる。

【0398】

本実施形態において、混乱を回避するため、小当り図柄乱数、サポ当り図柄乱数、大当り図柄乱数は、各々、独立に設けられるが、RWMの乱数格納領域を小さくするため、1つの乱数（共通乱数）を共用して、小当り図柄（小当り時の停止図柄番号、小当り停止図柄パターン）、サポ当り図柄（サポ当り時の停止図柄番号、サポ当り停止図柄パターン）、大当り図柄（大当り時の停止図柄番号、大当り停止図柄パターン）の振り分けを行ってよい。すなわち、小当り図柄を決定する場合に、共通乱数の範囲を区分して各小当り図柄に割り当てたり、サポ当り図柄を決定する場合に、共通乱数の範囲を区分して各サポ当り図柄に割り当てたり、大当り図柄を決定する場合に、共通乱数の範囲を区分して各大当り図柄に割り当てたりしてよい。

【0399】

次に、遊技制御装置100は、変動パターン乱数1から3を対応するRWMの変動パターン乱数格納領域にセーブして（ステップA143）、変動表示ゲームの結果（遊技結果）を事前に判定可能な特図保留情報判定処理（事前判定処理、先読み処理）を実行する（ステップA144）。特図保留情報判定処理では、セーブした大当り乱数や当り図柄乱数（大当り図柄乱数、小当り図柄乱数、サポ当り図柄乱数）などに基づく停止図柄情報（大当り停止図柄、小当り停止図柄、時短停止図柄、はずれ停止図柄）に対応する先読み停止図柄コマンドや、セーブした変動パターン乱数1から3に基づく前半変動番号（リーチ前変動の番号）及び後半変動番号（リーチ後変動の番号）に対応する先読み変動パターンコマンドを演出コマンドとして設定する。そして、監視対象の始動口スイッチ及び特図保留数に対応する飾り特図保留数コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップA145）、演出コマンド設定処理（ステップA146）を実行して、特図始動口スイッチ共通処理を終了する。このように、遊技制御装置100は、始動記憶に基づく変動表示ゲームが実行されるよりも前に当該変動表示ゲームの結果を事前に判定可能な事前判定手段を構成する。

【0400】

ここで、遊技制御装置100（RAM111c）は、始動入賞口36や普通変動入賞装置37の始動入賞領域への遊技球の流入に基づき、所定の乱数を抽出し前記変動表示ゲームの実行権利となる始動記憶として所定数を上限に記憶する始動記憶手段をなす。また、始動記憶手段（遊技制御装置100）は、第1始動入賞口（始動入賞口36）への遊技球の入賞に基づき抽出した各種の乱数値を、所定数を上限に第1始動記憶として記憶し、第2始動入賞口（普通変動入賞装置37）への遊技球の入賞に基づき抽出した各種の乱数値を、所定数を上限に第2始動記憶として記憶する。

【0401】

10

20

30

40

50

〔特定領域スイッチ監視処理〕

次に、特図ゲーム処理における特定領域スイッチ監視処理（ステップA2）の詳細について説明する。図21は、特定領域スイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。

【0402】

遊技制御装置100は、まず、小当り中であるか否かを判定する（ステップA201）。特図ゲーム処理番号が「4」「5」であれば、小当り中であると判定できる。小当り中である場合に（ステップA201；Y）、条件装置作動中であるか否かを判定する（ステップA202）。条件装置が作動中であることを示す条件装置作動情報が設定されていれば、条件装置作動中であると判定できる。

10

【0403】

遊技制御装置100は、条件装置作動中でない場合に（ステップA202；N）、特定領域スイッチ72aに入力があるか否かを判定する（ステップA203）。特定領域スイッチ72aに入力がある場合に（ステップA203；Y）、すなわち、特定領域72への入賞（V入賞）があった場合に、条件装置が作動中であることを示す条件装置作動情報を条件装置作動情報領域にセーブして（ステップA204）、特定領域スイッチ監視処理を終了する。

【0404】

小当り中でない場合（ステップA201；N）、条件装置作動中である場合（ステップA202；Y）、又は、特定領域スイッチ72aに入力がない場合に（ステップA203；N）、何もせずに特定領域スイッチ監視処理を終了する。

20

【0405】

〔特図普段処理〕

次に、特図ゲーム処理における特図普段処理（ステップA9）の詳細について説明する。図22は、特図普段処理の手順を示すフローチャートである。

【0406】

遊技制御装置100は、まず、後述の役物ゲーム処理の役物普段処理中であり、且つ、大入賞口の残存球カウンタが0であるか否かを判定する（ステップA301）。役物普段処理中でないか、又は、大入賞口の残存球カウンタが0でない場合に（ステップA301；N）、特図変動表示ゲームを開始せずステップA316の処理に移行する。

30

【0407】

遊技制御装置100は、役物普段処理中であり、且つ、大入賞口の残存球カウンタが0である場合に（ステップA301；Y）、特図2保留数（第2始動記憶数）が0であるか否かを判定する（ステップA302）。特図2保留数が0である場合（ステップA302；Y）、特図1保留数（第1始動記憶数）が0であるか否かを判定する（ステップA307）。そして、特図1保留数が0である場合（ステップA307；Y）、客待ちデモが開始済みであるか否かを判定し（ステップA312）、客待ちデモが開始済みでない場合（ステップA312；N）は、客待ちデモフラグ領域に客待ちデモ中フラグをセットする（ステップA313）。

【0408】

続けて、遊技制御装置100は、客待ちデモコマンドを演出コマンドとして準備して（ステップA314）、演出コマンド設定処理を行い（ステップA315）、ステップA316の処理に移行する。一方、ステップA312にて、客待ちデモが開始済みである場合（ステップA312；Y）、処理番号として特図普段処理に係る「0」を設定し（ステップA316）、特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブして（ステップA317）、変動図柄判別フラグ領域をクリアする（ステップA318）。そして、大入賞口不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブして（ステップA319）、特図普段処理を終了する。

40

【0409】

また、遊技制御装置100は、特図2保留数が0でない場合（ステップA302；N）

50

、特図 2 変動開始処理を実行し（ステップ A 3 0 3）、特図 2 保留数に対応する飾り特図保留数コマンド（飾り特図 2 保留数コマンド）を演出コマンドとして準備して（ステップ A 3 0 4）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 3 0 5）。そして、特図 2 の特図変動中処理移行設定処理を実行し（ステップ A 3 0 6）、特図普段処理を終了する。

【0 4 1 0】

特図 2 の特図変動中処理移行設定処理では、処理番号として「1」を設定し特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、客待ちデモフラグ領域をクリアし、特図 2 変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブする。

【0 4 1 1】

また、遊技制御装置 1 0 0 は、特図 1 保留数が 0 でない場合（ステップ A 3 0 7 ; N）、特図 1 変動開始処理を実行し（ステップ A 3 0 8）、特図 1 保留数に対応する飾り特図保留数コマンド（飾り特図 1 保留数コマンド）を演出コマンドとして準備して（ステップ A 3 0 9）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 3 1 0）。そして、特図 1 の特図変動中処理移行設定処理を実行し（ステップ A 3 1 1）、特図普段処理を終了する。

【0 4 1 2】

特図 1 の特図変動中処理移行設定処理では、処理番号として「1」を設定し特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、客待ちデモフラグ領域をクリアし、特図 1 変動制御フラグ領域に変動中フラグをセーブする。

【0 4 1 3】

このように、特図 2 保留数のチェックを特図 1 保留数のチェックよりも先に行うことで、特図 2 保留数が 0 でない場合には特図 2 変動開始処理（ステップ A 3 0 3）が実行されることとなる。すなわち、特図 2 変動表示ゲームが特図 1 変動表示ゲームに優先して実行されることとなる（特図 2 保留優先消化）。つまり、遊技制御装置 1 0 0 が、第 2 始動記憶手段（遊技制御装置 1 0 0）に第 2 始動記憶がある場合には、当該第 2 始動記憶に基づく変動表示ゲームを、第 1 始動記憶に基づく変動表示ゲームよりも優先的に実行する優先制御手段をなす。なお、特図 1 変動表示ゲームが特図 2 変動表示ゲームに優先して実行されることとする特図 1 保留優先消化にする場合には、ステップ A 3 0 2 の判定を、特図 1 保留数 ≠ 0 であるか否かを判定すればよい。

【0 4 1 4】

〔特図 1 変動開始処理〕

次に、特図普段処理における特図 1 変動開始処理（ステップ A 3 0 8）の詳細について説明する。図 2 3 は、特図 1 変動開始処理の手順を示すフローチャートである。特図 1 変動開始処理は、特図 1 変動表示ゲームの開始時に行う処理である。

【0 4 1 5】

遊技制御装置 1 0 0 は、実行する特図変動表示ゲームの種別（ここでは特図 1）を示す特図 1 変動フラグを変動図柄判別領域にセーブする（ステップ A 3 2 1）。続いて、特図 1 変動表示ゲームが大当たりであるか否かを判別するための大当たりフラグ 1 にはずれ情報や大当たり情報を設定するなどの処理を行う大当たりフラグ 1 設定処理を実行する（ステップ A 3 2 2）。大当たりフラグ 1 設定処理の詳細については後述する。

【0 4 1 6】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、特図 1 変動表示ゲームに関する特図 1 停止図柄（図柄情報）の設定に係る特図 1 停止図柄設定処理を実行する（ステップ A 3 2 3）。特図 1 停止図柄設定処理では、はずれ時、サポ当たり時、又は大当たり時の停止図柄番号と、この停止図柄番号に対応するはずれ停止図柄パターン、サポ当たり停止図柄パターン、又は大当たり停止図柄パターンをセーブする。サポ当たり時、又は大当たり時の停止図柄番号は、各々、サポ当たり図柄乱数、大当たり図柄乱数に対応して決定される。

【0 4 1 7】

さらに、遊技制御装置 1 0 0 は、変動パターンを設定するためのパラメータである特図情報を設定する特図情報設定処理を実行する（ステップ A 3 2 4）。

【0 4 1 8】

続いて、遊技制御装置 100 は、特図 1 変動表示ゲームの変動パターンの設定に関する種々の情報を参照するための情報が設定されたテーブルである特図 1 変動パターン設定情報テーブルを準備する（ステップ A 3 2 5）。

【0419】

その後、遊技制御装置 100 は、特図 1 変動表示ゲームにおける変動態様である変動パターン（変動パターン番号）を設定する変動パターン設定処理を実行する（ステップ A 3 2 6）。次に、遊技制御装置 100 は、特図 1 変動表示ゲームの変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理を実行し（ステップ A 3 2 7）、特図 1 変動開始処理を終了する。変動開始情報設定処理では、変動パターン（変動パターン番号）に対応する変動時間値を取得し、特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする。そして、変動パターン番号に対応する変動コマンド（MODE、ACTION）を演出コマンドとして準備して、演出コマンド設定処理を行う。また、変動開始情報設定処理では、これから開始する特図変動表示ゲームの特図種別（特図 1 又は特図 2）に係る特図保留数を -1 更新する（1 だけ減少する）。

10

【0420】

〔特図 2 変動開始処理〕

次に、特図普段処理における特図 2 変動開始処理（ステップ A 3 0 3）の詳細について説明する。図 2 4 は、特図 2 変動開始処理の手順を示すフローチャートである。特図 2 変動開始処理は、特図 2 変動表示ゲームの開始時に行う処理であって、図 2 3 に示した特図 1 変動開始処理での処理と同様の処理を、第 2 始動記憶を対象として行うものである。

20

【0421】

遊技制御装置 100 は、まず、実行する特図変動表示ゲームの種別（ここでは特図 2）を示す特図 2 変動フラグを変動図柄判別領域にセーブする（ステップ A 3 3 1）。続いて、特図 2 変動表示ゲームが大当たりであるか否かを判別するための大当たりフラグ 2 にはずれ情報や大当たり情報を設定するなどの処理を行う大当たりフラグ 2 設定処理を実行する（ステップ A 3 3 2）。

【0422】

次に、遊技制御装置 100 は、特図 2 変動表示ゲームに関する特図 2 停止図柄（図柄情報）の設定に係る特図 2 停止図柄設定処理を実行する（ステップ A 3 3 3）。さらに、変動パターンを設定するためのパラメータである特図情報を設定する特図情報設定処理を実行する（ステップ A 3 3 4）。続いて、特図 2 変動表示ゲームの変動パターンの設定に関する種々の情報を参照するための情報が設定されたテーブルである特図 2 変動パターン設定情報テーブルを準備する（ステップ A 3 3 5）。

30

【0423】

その後、遊技制御装置 100 は、特図 2 変動表示ゲームの変動パターンを設定する変動パターン設定処理を実行する（ステップ A 3 3 6）。最後に、特図 2 変動表示ゲームの変動開始の情報を設定する変動開始情報設定処理を実行し（ステップ A 3 3 7）、特図 2 変動開始処理を終了する。

【0424】

〔大当たりフラグ 1 設定処理〕

次に、特図 1 変動開始処理における大当たりフラグ 1 設定処理（ステップ A 3 2 2）の詳細について説明する。図 2 5 は、大当たりフラグ 1 設定処理の手順を示すフローチャートである。

40

【0425】

遊技制御装置 100 は、まず、大当たりフラグ 1 領域、サポ当りフラグ 1 領域にはずれ情報をセーブする（ステップ A 3 4 1）。次に、RWMの特図 1 大当たり乱数格納領域（保留数 1 用）から大当たり乱数をロードし、準備して（ステップ A 3 4 2）、当該特図 1 大当たり乱数格納領域（保留数 1 用）を 0 クリアする（ステップ A 3 4 3）。なお、保留数 1 用とは、消化順序が最先（ここでは特図 1 のうちで最先）の特図始動記憶についての情報（乱数等）を格納する領域である。その後、準備した大当たり乱数値が大当たり判定値と一致する

50

か否かに応じて大当りであるか否かを判定する大当り判定処理を実行する（ステップ A 3 4 4）。

【0 4 2 6】

遊技制御装置 1 0 0 は、大当り判定処理（ステップ A 3 4 4）の判定結果が大当りである場合（ステップ A 3 4 5；Y）、ステップ A 3 4 1 にてはずれ情報をセーブした大当りフラグ 1 領域に大当り情報を上書きしてセーブし（ステップ A 3 4 6）、大当りフラグ 1 設定処理を終了する。

【0 4 2 7】

一方、大当り判定処理（ステップ A 3 4 5）の判定結果が大当りでない場合（ステップ A 3 4 5；N）、オプションで、取得した大当り乱数値に基づいて、特図変動表示ゲームがサポ当りであるか否かを判定するサポ当り判定処理を実行し（ステップ A 3 4 7）、判定の結果はサポ当りであるか否か判断する（ステップ A 3 4 8）。なお、本実施形態では、サポ当りの判定にも大当り乱数値が使用される（別の言い方では、サポ当り判定と大当り判定に同じ乱数値が使用される）。ここで、特図変動表示ゲームのサポ当り（時短当り）とは、次回の特図変動表示ゲームから時短状態に突入する時短結果（特定結果）のことであり、この時短結果に対応して、演出制御装置 3 0 0 は、飾り特図変動表示ゲームの停止結果として時短図柄を表示装置 4 1 に表示できる。

【0 4 2 8】

遊技制御装置 1 0 0 は、特図変動表示ゲームがサポ当りである場合（ステップ A 3 4 8；Y）、ステップ A 3 4 1 にてはずれ情報をセーブしたサポ当りフラグ 1 領域にサポ当り情報を上書きしてセーブし（ステップ A 3 4 9）、大当りフラグ 1 設定処理を終了する。一方、特図変動表示ゲームがサポ当りでない場合（ステップ A 3 4 8；N）、サポ当りフラグ 1 領域にサポ当り情報をセーブすることなく、大当りフラグ 1 設定処理を終了する。

【0 4 2 9】

このように、本実施形態において、特図 1 変動表示ゲームの結果は、「大当り」、「サポ当り（時短当り）」、及び「はずれ」のうちの何れかとなり、「小当り」はない。なお、ステップ A 3 4 7～A 3 4 9 は、オプションで設けられるものであり、これらを省略して、特図 1 変動表示ゲームの結果に「サポ当り（時短当り）」を設けなくてもよい。また、特図 1 変動表示ゲームの結果に「小当り」を設ける構成も可能である。

【0 4 3 0】

なお、大当りフラグ 1 設定処理において、サポ当りフラグ 1 領域にサポ当り情報をセーブする構成としたが、大当りとサポ当りは重複しないため、大当りフラグ 1 領域にサポ当り情報をセーブしてもよい。

【0 4 3 1】

〔大当りフラグ 2 設定処理〕

次に、特図 2 変動開始処理における大当りフラグ 2 設定処理（ステップ A 3 3 2）の詳細について説明する。図 2 6 は、大当りフラグ 2 設定処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、図 2 5 に示した大当りフラグ 1 設定処理での処理と同様の処理を、第 2 始動記憶を対象として行うものである。

【0 4 3 2】

遊技制御装置 1 0 0 は、まず、大当りフラグ 2 領域、小当りフラグ 2 領域、サポ当りフラグ 2 領域にはずれ情報をセーブする（ステップ A 3 5 1）。次に、RWMの特図 2 大当り乱数格納領域（保留数 1 用）から大当り乱数をロードし、準備して（ステップ A 3 5 2）、当該特図 2 大当り乱数格納領域（保留数 1 用）を 0 クリアする（ステップ A 3 5 3）。なお、保留数 1 用とは、消化順序が最先（ここでは特図 2 のうちで最先）の特図始動記憶についての情報（乱数等）を格納する領域である。その後、準備した大当り乱数値が小当り判定値と一致するか否かに応じて小当りであるか否かを判定する小当り判定処理を実行する（ステップ A 3 5 4）。

【0 4 3 3】

遊技制御装置 1 0 0 は、小当り判定処理（ステップ A 3 5 4）の判定結果が小当りであ

る場合（ステップ A 3 5 5 ; Y）、ステップ A 3 5 1 にてはずれ情報をセーブした小当りフラグ 2 領域に小当り情報を上書きしてセーブし（ステップ A 3 5 6）、大当りフラグ 2 設定処理を終了する。

【 0 4 3 4 】

一方、遊技制御装置 1 0 0 は、特図変動表示ゲームが小当りでない場合（ステップ A 3 5 5 ; N）、取得した大当り乱数値に基づいて、特図変動表示ゲームがサポ当りであるか否かを判定するサポ当り判定処理を実行し（ステップ A 3 5 7）、判定の結果はサポ当りであるか否かを判断する（ステップ A 3 5 8）。なお、本実施形態では、サポ当りの判定にも大当り乱数値が使用される（別の言い方では、サポ当り判定と大当り判定に同じ乱数値が使用される）。ここで、特図変動表示ゲームのサポ当り（時短当り）とは、次回の特図変動表示ゲームから時短状態に突入する時短結果（特定結果）のことであり、この特定結果に対応して、演出制御装置 3 0 0 は、飾り特図変動表示ゲームの停止結果として時短図柄を表示装置 4 1 に表示できる。

10

【 0 4 3 5 】

遊技制御装置 1 0 0 は、特図変動表示ゲームがサポ当りである場合（ステップ A 3 5 8 ; Y）、ステップ A 3 5 1 にてはずれ情報をセーブしたサポ当りフラグ 2 領域にサポ当り情報を上書きしてセーブし（ステップ A 3 5 9）、大当りフラグ 2 設定処理を終了する。

【 0 4 3 6 】

一方、サポ当り判定処理（ステップ A 3 5 7）の判定結果がサポ当りでない場合（ステップ A 3 5 8 ; N）は、オプションで、準備した大当り乱数値が大当り判定値と一致するか否かに応じて大当りであるか否かを判定する大当り判定処理を実行してもよい（ステップ A 3 6 0）。遊技制御装置 1 0 0 は、大当り判定処理（ステップ A 3 6 0）の判定結果が大当りである場合（ステップ A 3 6 1 ; Y）、ステップ A 3 5 1 にてはずれ情報をセーブした大当りフラグ 2 領域に大当り情報を上書きしてセーブし（ステップ A 3 6 2）、大当りフラグ 2 設定処理を終了する。一方、大当り判定処理（ステップ A 3 6 0）の判定結果が大当りでない場合（ステップ A 3 6 1 ; N）、大当りフラグ 2 領域にはずれ情報をセーブしたまま大当りフラグ 2 設定処理を終了する。

20

【 0 4 3 7 】

このように、本実施形態では、特図 2 変動表示ゲームの結果は、「小当り」、「サポ当り（時短当り）」、及び「はずれ」のうちの何れかとなるが、オプションで、特図 2 変動表示ゲームの結果として「大当り」を設ける構成も可能である。

30

【 0 4 3 8 】

なお、大当りフラグ 2 設定処理において、小当りフラグ 2 領域に小当り情報をセーブし、サポ当りフラグ 2 領域にサポ当り情報をセーブする構成としたが、大当りとサポ当りと小当りは重複しないため、大当りフラグ 2 領域に小当り情報とサポ当り情報をセーブしてもよい。

【 0 4 3 9 】

〔大当り判定処理〕

次に、大当りフラグ 1 設定処理と大当りフラグ 2 設定処理等における大当り判定処理（ステップ A 3 4 4 , A 3 6 0）の詳細について説明する。図 2 7 は、大当り判定処理の手順を示すフローチャートである。なお、大当り判定処理は、タイマ割込み処理中に実行される他の処理における大当り判定処理に共通する処理であり、特図保留情報判定処理などでも実行される。

40

【 0 4 4 0 】

遊技制御装置 1 0 0 は、まず、確率設定値に対応する上限判定値を設定し（ステップ A 3 7 1）、大当り判定値の下限判定値を設定し（ステップ A 3 7 2）、対象の大当り乱数の値が下限判定値未満であるか否かを判定する（ステップ A 3 7 3）。なお、大当りであるとは大当り乱数が大当り判定値と一致することである。大当り判定値は連続する複数の値であり、大当り乱数が、大当り判定値の下限の値である下限判定値以上で、かつ、大当り判定値の上限の値である上限判定値以下である場合に、大当りであると判定される。上

50

限判定値は、低確率状態（確変状態以外の通常確率状態）と高確率状態（確変状態）で異なってよい。

【0441】

遊技制御装置100は、対象の大当り乱数の値が下限判定値未満である場合（ステップA373；Y）、判定結果としてはずれ（大当り以外）を設定し（ステップA375）、大当り判定処理を終了する。

【0442】

遊技制御装置100は、対象の大当り乱数の値が上限判定値より大きいかな否かを判定する（ステップA374）。大当り乱数の値が上限判定値より大きい場合（ステップA374；Y）、判定結果としてはずれ（大当り以外）を設定する（ステップA375）。一方、大当り乱数の値が上限判定値より大きくない場合（ステップA374；N）、判定結果として大当りを設定する（ステップA376）。判定結果を設定すると、大当り判定処理を終了する。

【0443】

〔小当り判定処理〕

次に、大当りフラグ2設定処理における小当り判定処理（ステップA354）の詳細について説明する。図28は、小当り判定処理の手順を示すフローチャートである。なお、小当り判定処理は、タイマ割込み処理中に実行される他の処理における小当り判定処理に共通する処理であり、特図保留情報判定処理などでも実行される。

【0444】

遊技制御装置100は、まず、確率設定値に対応する小当り上限判定値を設定し（ステップA381）、対象（特図2）の大当り乱数の値が小当り下限判定値未満であるかな否かを判定する（ステップA382）。なお、小当りであるとは大当り乱数が小当り判定値と一致することである。小当り判定値は連続する複数の値であり、大当り乱数が、小当り判定値の下限の値である小当り下限判定値以上で、かつ、小当り判定値の上限の値である小当り上限判定値以下である場合に、小当りであると判定される。小当り上限判定値は、低確率状態（確変状態以外の通常確率状態）と高確率状態（確変状態）で異なってよい。

【0445】

当然ながら、同じ特図変動表示ゲームの結果が小当り且つ大当りとなることを避けるべく、小当り判定値の範囲（小当り下限判定値と小当り上限判定値の間）は、前述の大当り判定値の範囲（下限判定値と上限判定値の間）とは重ならない。なお、本実施形態では、独自に小当り乱数を設けることはせず、小当りの判定にも大当り乱数を利用するが、独自の小当り乱数を設ける構成も可能である。

【0446】

遊技制御装置100は、対象（特図2）の大当り乱数の値が小当り下限判定値未満である場合（ステップA382；Y）、判定結果としてはずれを設定し（ステップA384）、小当り判定処理を終了する。

【0447】

また、遊技制御装置100は、大当り乱数の値が小当り下限判定値未満でない場合には（ステップA382；N）、対象（特図2）の大当り乱数の値が小当り上限判定値より大きいかな否かを判定する（ステップA383）。大当り乱数の値が小当り上限判定値より大きい場合（ステップA383；Y）、判定結果としてはずれを設定する（ステップA384）。一方、大当り乱数の値が小当り上限判定値より大きくない場合（ステップA383；N）、判定結果として小当りを設定する（ステップA385）。判定結果を設定すると、小当り判定処理を終了する。なお、本実施形態では、小当り確率が1／8（＝12.5％）になるように、小当り下限判定値と小当り上限判定値が設定されるが、小当り確率は他の値でもよい。

【0448】

〔サボ当り判定処理〕

次に、大当りフラグ1設定処理と大当りフラグ2設定処理等におけるサボ当り判定処理

（ステップ A 3 4 7，A 3 5 7）の詳細について説明する。図 2 9 は、サポ当り判定処理の手順を示すフローチャートである。なお、サポ当り判定処理は、タイマ割込み処理中に実行される他の処理におけるサポ当り判定処理に共通する処理であり、特図保留情報判定処理などでも実行される。

【0 4 4 9】

遊技制御装置 1 0 0 は、まず、確率設定値に対応するサポ当り上限判定値を設定する（ステップ A 3 9 1）。次に、サポ当り判定値の下限判定値を設定し（ステップ A 3 9 2）、対象の大当り乱数の値が下限判定値未満であるか否かを判定する（ステップ A 3 9 3）。なお、サポ当りであるとは、大当り乱数が、確率設定値と遊技状態に対応するサポ当り判定値と一致することである。サポ当り判定値は連続する複数の値であり、大当り乱数が、サポ当り判定値の下限の値である下限判定値以上で、かつ、サポ当り判定値の上限の値であるサポ当り上限判定値以下である場合に、サポ当りであると判定される。なお、サポ当り上限判定値は、低確率状態（確変状態以外の通常確率状態）と高確率状態（確変状態）で異なるとよい。

10

【0 4 5 0】

当然ながら、同じ特図変動表示ゲームの結果がサポ当り且つ大当り、又は、サポ当り且つ小当りとなることを避けるべく、サポ当り判定値の範囲（サポ当り下限判定値とサポ当り上限判定値の間）は、前述の大当り判定値及び小当り判定値の範囲とは重ならない。なお、本実施形態では、独自にサポ当り乱数を設けることはせず、サポ当りの判定にも大当り乱数を利用するが、独自のサポ当り乱数を設ける構成も可能である。

20

【0 4 5 1】

遊技制御装置 1 0 0 は、対象の大当り乱数の値がサポ当り下限判定値未満である場合（ステップ A 3 9 3；Y）、判定結果としてはずれ（サポ当り以外）を設定し（ステップ A 3 9 5）、サポ当り判定処理を終了する。

【0 4 5 2】

また、遊技制御装置 1 0 0 は、大当り乱数の値がサポ当り下限判定値未満でない場合には（ステップ A 3 9 3；N）、対象の大当り乱数の値がサポ当り上限判定値より大きい場合（ステップ A 3 9 4；Y）、判定結果としてはずれ（サポ当り以外）を設定する（ステップ A 3 9 5）。一方、大当り乱数の値がサポ当り上限判定値より大きくない場合（ステップ A 3 9 4；N）、判定結果としてサポ当りを設定する（ステップ A 3 9 6）。判定結果を設定すると、サポ当り判定処理を終了する。

30

【0 4 5 3】

サポ当り判定処理では、大当り乱数値を用いた抽選によって、サポ当り判定（時短判定）が行われる。抽選としてのサポ当り判定（時短判定）では、大当り乱数値がサポ当り判定値（時短判定値）に一致すると、判定結果として、サポ当り結果（時短結果、特定結果）が得られ時短が設定される。サポ当り判定値は、大当り判定値及び小当り判定値とは異なる。

【0 4 5 4】

なお、メリハリを付けるために、確率設定値毎にサポ当りの当選確率（サポ当り判定値の範囲÷大当り乱数の範囲）を異ならせてもよいし、簡便のために、確率設定値毎にサポ当りの当選確率を同じにしてもよい。設定 1（又は低設定側）がサポ当りに当選し易く、設定 6（又は高設定側）がサポ当りに当選し難くなるようにサポ当りの当選確率を設定して、低設定の不利益を緩和してよいし、逆に設定して、高設定側でサポ当りに当選し易いと期待する遊技者の期待感に合わせてよい。また、設定 1 から設定 6 へと、単調にサポ当りの当選確率を変化させてもよいし、設定の 2 段階ごとに变化させるなど単調でなくてもよい。偶数設定と奇数設定とでサポ当りの当選確率を異ならせて、確率設定値の推定に関する遊技者の興味を向上してよい。

40

【0 4 5 5】

また、大当り確率の低確率中（確変状態中以外）と高確率中（確変状態中）で、サポ当

50

りの当選確率を異ならせてメリハリを付けてもよいし、簡単化のため同じでもよい。低確率中（確変状態中以外）に当選し易く高確率中（確変状態中）に当選し難くなるように、サポ当りの当選確率を設定して、低確率中の不利益を緩和してもよいし、逆に設定して、高確率中にサポ当りにも当選し易いと期待する遊技者の期待感に合わせてよい。例えば、低確率中だけサポ当りに当選するようにサポ当りの当選確率を設定して（高確率中はサポ当りの当選確率はゼロ）、低確率中の不利益を緩和してもよい。

【0456】

また、特図1変動表示ゲームと特図2変動表示ゲームとでサポ当りの当選確率を異ならせてメリハリを付けてもよいし、簡便のために同じでもよい。例えば、普電サポート状態（時短状態や確変状態）におけるサポ当りを増やすべく、特図2変動表示ゲームでのサポ当りの当選確率を特図1変動表示ゲームよりも大きくしてよい。逆に、通常遊技状態で遊技の興趣を向上させるべく、特図1変動表示ゲームでのサポ当りの当選確率を特図2変動表示ゲームよりも大きくしてよい。端的には、特図1変動表示ゲームと特図2変動表示ゲームのうちの一方の特図変動表示ゲームでのサポ当りの当選確率をゼロにして、他方の特図変動表示ゲームでのみサポ当りが発生するようにしてよい。

【0457】

特図変動表示ゲームの結果がサポ当り結果（時短結果）の場合に、特図1停止図柄設定処理（ステップA323）又は特図2停止図柄設定処理（ステップA333）において、停止図柄（停止図柄番号、停止図柄パターン）として時短図柄（時短図柄番号、時短図柄パターン）が設定され、次回の特図変動表示ゲームから時短状態に突入する。すなわち、この場合には、大当りを経由せずに突然に時短状態になる（突然時短）。また、この場合に、時短図柄に対応する飾り特図コマンドが演出制御装置300に送信され、表示装置41において、演出制御装置300によって飾り停止図柄としても時短図柄（飾り時短図柄）が表示される。

【0458】

表示装置41に表示される時短図柄としては、例えば、左図柄と中図柄のみが揃った「1, 1, 3」などがある。時短図柄は、予め決めておけば制約はないが、数字が順番に並んだ「1, 2, 3」や左図柄と右図柄のみが揃った「1, 3, 1」など規則性があるものが、遊技者が覚えやすく好ましい。時短図柄を複数用意しておき、時短状態が継続する特図変動表示ゲームの回数（時短回数）が時短図柄ごとに定められてもよい。

【0459】

ランプ表示装置75のランプ表示部1, 2は、時短結果（時短図柄）の場合に、大当り結果又は小当り結果の場合と異なって、第四特別図柄（第4図柄）として特定の態様で発光する。例えば、ランプ表示部1, 2は、大当り結果又は小当り結果の場合に、赤色などの暖色系の色で発光してよく、時短結果（時短図柄）の場合に、緑色や青色などの中性色系や寒色系の色（すなわち暖色系以外の色）で発光してよい。また、はずれの場合に消灯状態となる。したがって、停止図柄として時短図柄が表示される場合に、大当りが発生したと遊技者が誤認することが防止できるとともに、時短に当選したことを遊技者は把握しやすくなる。

【0460】

なお、大当り状態終了後に実行される特図変動表示ゲームの回数（確変状態での回数を除く）が所定回数（いわゆる天井回数、時短天井）に到達した場合に、サポ当りに当選しなくても時短状態（遊タイム）に突入する。このとき、特図変動表示ゲームの結果がはずれであればランプ表示部1, 2は消灯状態とし、小当り又は大当りであれば暖色系の色で発光する。なお、このとき、小当り又は大当りでなければ、時短状態に突入することを遊技者が認識しやすくするため、ランプ表示部1, 2は寒色系の色で第4図柄として発光してもよい。所定回数（天井回数）は、例えば、500回である。この場合に、特図表示器や表示装置41において停止図柄としてはずれ図柄（時短図柄でもよい）又は小当り図柄（V入賞のない小当りであれば）が表示され、次回の特図変動表示ゲームから時短状態に突入する。この場合に、表示装置41に表示される時短図柄としては、例えば、左図柄と

10

20

30

40

50

中図柄のみが揃った「3, 3, 5」（サポ当り結果による時短の場合と同じく「1, 1, 3」でもよい）などがある。

【0461】

〔特図1停止図柄設定処理〕

次に、特図1変動開始処理における特図1停止図柄設定処理（ステップA323）の詳細について説明する。図30は、特図1停止図柄設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0462】

遊技制御装置100は、まず、大当りフラグ1は大当りであるか否か、すなわち、大当りフラグ1領域に大当り情報がセーブされているか判定する（ステップA401）。大当りフラグ1が大当りである場合（ステップA401；Y）、特図1大当り図柄乱数格納領域（保留数1用）から大当り図柄乱数をロードする（ステップA402）。次に、特図1大当り図柄テーブルを設定し（ステップA403）、ロードした大当り図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得してRWMの特図1停止図柄番号領域にセーブする（ステップA404）。この処理により特別結果の種類が選択される。

【0463】

その後、遊技制御装置100は、特図1大当り停止図柄情報テーブルを設定し（ステップA405）、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブする（ステップA406）。停止図柄パターンとは、特図表示器（ここでは特図1表示器51）での停止図柄や表示装置41での停止図柄を設定するためのものである。そして、停止図柄番号に対応するラウンド数上限値情報を取得し、RWMの特図1ラウンド数上限値情報領域にセーブし（ステップA407）、停止図柄番号に対応するファンファーレ情報を取得し、ファンファーレ情報領域にセーブする（ステップA408）。これらの情報は、特別遊技状態の実行態様を設定するためのものである。

【0464】

次に、遊技制御装置100は、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得し、時間短縮判定データ領域にセーブする（ステップA409）。時間短縮判定データは、大当り終了後の時短状態の有無（時短あり又は時短なし）の情報を含み、後述の特図1大当り終了処理と特図2大当り終了処理で使用される。続いて、停止図柄パターン（あるいは停止図柄番号、後述の図柄A）に対応する演出モード移行情報をセーブする（ステップA410）。その後、ステップA420の処理に移行する。

【0465】

一方、遊技制御装置100は、大当りフラグ1が大当りでない場合（ステップA401；N）、オプションで、サポ当りフラグ1はサポ当りであるか否かを判定する（ステップA411）。サポ当りフラグ1はサポ当りである場合に（ステップA411；Y）、特図1サポ当り図柄乱数格納領域（保留数1用）から乱数をロードし（ステップA412）、特図1サポ当り図柄テーブルを設定する（ステップA413）。そして、特図1サポ当り図柄テーブルを参照して、ロードした乱数に対応する停止図柄番号を取得し、特図1停止図柄番号領域にセーブする（ステップA414）。続いて、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得し、停止図柄パターン領域にセーブする（ステップA415）。その後、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得し、時間短縮判定データ領域にセーブし（ステップA416）、停止図柄パターンに対応する演出モード移行情報をセーブする（ステップA417）。その後、ステップA420の処理に移行する。

【0466】

一方、遊技制御装置100は、大当りフラグ1が大当りでない場合（ステップA401；N）、且つ、サポ当りフラグ1はサポ当りでない場合に（ステップA411；N）、はずれ時の停止図柄番号を特図1停止図柄番号領域にセーブし（ステップA418）、はずれ停止図柄パターンを停止図柄パターン領域にセーブする（ステップA419）。その後、ステップA420の処理に移行する。なお、大当りフラグ1設定処理でサポ当りに関する処理（ステップA347～A349）を実行しない場合には、大当りフラグ1が大当り

でない場合（ステップA401；N）、ステップA411～A417を実行せずに、ステップA418に移行する。

【0467】

遊技制御装置100は、ステップA410、ステップA417、ステップA419の後、停止図柄パターンに対応する飾り特図1コマンドを準備し、演出コマンドとして飾り特図1コマンドを飾り特図1コマンド領域にセーブする（ステップA420）。以上の処理により、特図1変動表示ゲームの結果に対応した停止図柄が設定される。

【0468】

その後、遊技制御装置100は、演出コマンド設定処理を実行する（ステップA421）。これにより、飾り特図1コマンドは、演出制御装置300に送信される。

10

【0469】

次に、遊技制御装置100は、停止図柄番号に対応する図柄データを試験信号出力データ領域にセーブし（ステップA422）、特図1大当り図柄乱数格納領域（保留数1用）を0クリアする（ステップA423）。その後、特図1停止図柄設定処理を終了する。なお、前述の図柄変動制御処理によって、停止図柄パターンあるいは停止図柄番号に対応した停止図柄（大当り図柄、時短図柄、はずれ図柄など）の停止表示が、特図1表示器51で実行される。

【0470】

〔特図2停止図柄設定処理〕

次に、特図2変動開始処理における特図2停止図柄設定処理（ステップA333）の詳細について説明する。図31は、特図2停止図柄設定処理の手順を示すフローチャートである。

20

【0471】

遊技制御装置100は、まず、小当りフラグ2は小当りであるか否か、すなわち、小当りフラグ2領域に小当り情報がセーブされているか判定する（ステップA431）。小当りフラグ2が小当りである場合（ステップA431；Y）、特図2大当り図柄乱数格納領域（保留数1用）から大当り図柄乱数をロードする（ステップA432）。次に、特図2大当り図柄テーブルを設定し（ステップA433）、ロードした大当り図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得してRWMの特図2停止図柄番号領域にセーブする（ステップA434）。この処理により特別結果の種類が選択される。

30

【0472】

なお、本実施形態では、小当りで第2特別変動入賞装置39が開放されることによって遊技球がV入賞し、小当り後にすぐに大当りが発生するため、特図2変動表示ゲームが小当り（小当りフラグ2が小当り）であっても大当り図柄乱数をロードしている。しかし、小当り図柄乱数（ステップA141）をロードし、小当り図柄乱数に対応する停止図柄番号を取得する構成も可能である。この構成では、V入賞時（図21のステップA203；Yとなった時）に大当り図柄乱数をロードして停止図柄番号を取得してステップA437～A440からの処理を実行してもよい。

【0473】

その後、遊技制御装置100は、特図2大当り停止図柄情報テーブルを設定し（ステップA435）、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得して停止図柄パターン領域にセーブする（ステップA436）。停止図柄パターンとは、特図表示器（ここでは特図2表示器52）での停止図柄や表示装置41での停止図柄を設定するためのものである。なお、小当りの場合に、特図2大当り停止図柄情報テーブルの代わりに、特図2小当り停止図柄情報テーブルを使用してもよい。そして、停止図柄番号に対応するラウンド数上限値情報を取得し、RWMの特図2ラウンド数上限値情報領域にセーブし（ステップA437）、停止図柄番号に対応するファンファーレ情報を取得し、ファンファーレ情報領域にセーブする（ステップA438）。これらの情報は、特別遊技状態の実行態様を設定するためのものである。

40

【0474】

50

次に、遊技制御装置 100 は、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得し、時間短縮判定データ領域にセーブする（ステップ A 4 3 9）。時間短縮判定データは、大当たり終了後の時短状態の有無（時短あり又は時短なし）の情報を含み、後述の特図 1 大当たり終了処理と特図 2 大当たり終了処理で使用される。続いて、停止図柄パターン（あるいは停止図柄番号、後述の図柄 B ~ G）に対応する演出モード移行情報をセーブする（ステップ A 4 1 0）。その後、ステップ A 4 5 1 の処理に移行する。

【0475】

一方、遊技制御装置 100 は、小当たりフラグ 2 が小当たりでない場合（ステップ A 4 3 1 ; N）、大当たりフラグ 2 は大当たりであるか否か、すなわち、大当たりフラグ 2 領域に大当たり情報がセーブされているか判定する（ステップ A 4 4 1）。大当たりフラグ 2 は大当たりである場合（ステップ A 4 4 1 ; Y）、ステップ A 4 3 2 以降の処理に移行するが、小当たりの場合と異なる特図 2 大当たり図柄テーブルや特図 2 大当たり停止図柄情報テーブルを使用してよい。

10

【0476】

遊技制御装置 100 は、大当たりフラグ 2 は大当たりでない場合（ステップ A 4 4 1 ; N）、サポ当たりフラグ 2 はサポ当たりであるか否かを判定する（ステップ A 4 4 2）。サポ当たりフラグ 2 がサポ当たりである場合に（ステップ A 4 4 2 ; Y）、特図 2 サポ当たり図柄乱数格納領域（保留数 1 用）から乱数をロードし（ステップ A 4 4 3）、特図 2 サポ当たり図柄テーブルを設定する（ステップ A 4 4 4）。そして、特図 2 サポ当たり図柄テーブルを参照して、ロードした乱数に対応する停止図柄番号を取得し、特図 2 停止図柄番号領域にセーブする（ステップ A 4 4 5）。続いて、停止図柄番号に対応する停止図柄パターンを取得し、停止図柄パターン領域にセーブし（ステップ A 4 4 6）、停止図柄番号に対応する時間短縮判定データを取得し、時間短縮判定データ領域にセーブする（ステップ A 4 4 7）。その後、停止図柄パターンに対応する演出モード移行情報をセーブし（ステップ A 4 4 8）、ステップ A 4 5 1 の処理に移行する。

20

【0477】

遊技制御装置 100 は、小当たりフラグ 2 が小当たりでなく（ステップ A 4 3 1 ; N）、大当たりフラグ 2 は大当たりでなく（ステップ A 4 4 1 ; N）、且つ、サポ当たりフラグ 2 がサポ当たりでない場合に（ステップ A 4 4 2 ; N）、はずれ時の停止図柄番号を特図 2 停止図柄番号領域にセーブし（ステップ A 4 4 9）、はずれ停止図柄パターンを停止図柄パターン領域にセーブする（ステップ A 4 5 0）。その後、ステップ A 4 5 1 の処理に移行する。

30

【0478】

なお、本実施形態では、特図 2 変動表示ゲームの結果として「大当たり」を設けないため、ステップ A 4 4 1 の処理はオプションであり実行しなくてもよい。すなわち、大当たりフラグ 2 が小当たりでない場合（ステップ A 4 3 1 ; N）、ステップ A 4 4 1 を実行せずに、ステップ A 4 4 2 の処理に移行してよい。

【0479】

遊技制御装置 100 は、ステップ A 4 4 0、ステップ A 4 4 8、ステップ A 4 5 0 の後、停止図柄パターンに対応する飾り特図 2 コマンドを準備し、演出コマンドとして飾り特図 2 コマンドを飾り特図 2 コマンド領域にセーブする（ステップ A 4 5 1）。以上の処理により、特図 2 変動表示ゲームの結果に対応した停止図柄が設定される。

40

【0480】

その後、遊技制御装置 100 は、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 4 5 2）。飾り特図 2 コマンドは、演出制御装置 300 に送信される。

【0481】

次に、遊技制御装置 100 は、停止図柄番号に対応する図柄データを試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ A 4 5 3）、特図 2 大当たり図柄乱数格納領域（保留数 1 用）を 0 クリアする（ステップ A 4 5 4）。また、小当たり図柄乱数（ステップ A 1 4 1）を抽出した場合には、特図 2 小当たり図柄乱数格納領域（保留数 1 用）を 0 クリアしてもよい。その後、特図 2 停止図柄設定処理を終了する。なお、前述の図柄変動制御処理によって、

50

停止図柄パターンあるいは停止図柄番号に対応した停止図柄（大当り図柄、時短図柄、はずれ図柄など）の停止表示が、特図 2 表示器 5 2 で実行される。

【0482】

このように、遊技制御装置 100 が、始動入賞口 3 6 での遊技球の検出に基づいて変動表示ゲームとして特図 1 変動表示ゲームを実行し、普通変動入賞装置 3 7 での遊技球の検出に基づいて変動表示ゲームとして特図 2 変動表示ゲームを実行する変動表示ゲーム実行手段をなす。また、遊技制御装置 100 が、判定手段（遊技制御装置 100）による判定結果に基づき変動表示ゲームの実行を制御する変動表示ゲーム実行制御手段をなす。

【0483】

〔特図情報設定処理〕

次に、特図 1 変動開始処理と特図 2 変動開始処理における特図情報設定処理（ステップ A 3 2 4，A 3 3 4）の詳細について説明する。図 3 2 は、特図情報設定処理の手順を示すフローチャートである。本実施形態において、確率状態（低確率／高確率、時短あり／なし）は変動の振り分けに直接影響せず、遊技制御装置 100 が管理している演出モードが変動の振り分けに影響する。演出モードは、確率状態、時短状態の有無、特図変動表示ゲームの進行状況などに応じて、複数の演出モードから一の演出モードが設定されるようになっている。なお、確率状態、時短状態の有無、特図変動表示ゲームの進行状況などに基づいて直接的に変動の振り分けを行ってもよい。

【0484】

遊技制御装置 100 は、まず、前半変動グループ選択ポインタテーブルを設定して（ステップ A 4 6 1）、演出モード情報に対応する前半変動グループ選択ポインタを取得する（ステップ A 4 6 2）。次いで、前半変動グループ選択オフセットテーブルを設定して（ステップ A 4 6 3）、対象の特図保留数（特図 1 保留数又は特図 2 保留数）と停止図柄パターンに対応するオフセットデータを取得する（ステップ A 4 6 4）。

【0485】

次に、遊技制御装置 100 は、前半変動グループ選択ポインタとオフセットデータを加算して（ステップ A 4 6 5）、加算して得た値を変動振分情報 1 領域にセーブする（ステップ A 4 6 6）。これにより変動振分情報 1 領域には、停止図柄の種類、保留数、及び演出モードに基づいて生成された変動振分情報 1 がセーブされる。この変動振分情報 1 は、前半変動（リーチ開始前までの変動態様）を振り分けるためのテーブルポインタであり、後に変動グループを選択するために用いられる。ただし、機種仕様次第であるが、保留数が多い時に変動時間を短くするのははずれの場合のみであるため、はずれ以外の場合には、結果として保留数は前半変動の振り分けに影響しない。なお、変動グループとは複数の変動パターンが含まれたもので、変動パターンを決定する際には、まず変動グループを選択し、さらにこの変動グループの中から一の変動パターンを選択するようになっている。

【0486】

次に、遊技制御装置 100 は、後半変動グループ選択ポインタテーブルを設定して（ステップ A 4 6 7）、演出モード情報に対応する後半変動グループ選択ポインタを取得する（ステップ A 4 6 8）。次いで、後半変動グループ選択オフセットテーブルを設定して（ステップ A 4 6 9）、対象の特図保留数と停止図柄パターンに対応するオフセットデータを取得する（ステップ A 4 7 0）。

【0487】

次に、遊技制御装置 100 は、後半変動グループ選択ポインタとオフセットデータを加算して（ステップ A 4 7 1）、加算して得た値を変動振分情報 2 領域にセーブして（ステップ A 4 7 2）、特図情報設定処理を終了する。これにより変動振分情報 2 領域には、停止図柄の種類、保留数、及び演出モードに基づいて生成された変動振分情報 2 がセーブされる。この変動振分情報 2 は、後半変動（リーチの種類（リーチなしも含む。））を振り分けるためのテーブルポインタであり、後に変動グループを選択するために用いられる。ただし、はずれの場合のみ保留数に応じてリーチの発生率が変化する（保留数が多い時に

10

20

30

40

50

リーチの発生率が低くなる) ため、はずれ以外の場合には、結果として保留数は後半変動の振り分けに影響しない。

【0488】

〔変動パターン設定処理〕

次に、特図1変動開始処理及び特図2変動開始処理における変動パターン設定処理(ステップA326, A336)の詳細について説明する。図33は、変動パターン設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0489】

変動パターンは、特図変動表示ゲームの開始からリーチ状態となるまでの変動態様である前半変動パターンと、リーチ状態となってから特図変動表示ゲームの終了までの変動態様である後半変動パターンとからなり、先に後半変動パターンを設定してから前半変動パターンを設定する。

【0490】

遊技制御装置100は、まず、変動グループ選択アドレステーブルを設定し(ステップA481)、変動振分情報2に対応する後半変動グループテーブルのアドレスを取得し、準備して(ステップA482)、対象の変動パターン乱数1格納領域(保留数1用)から変動パターン乱数1をロードし、準備する(ステップA483)。本実施形態において、後半変動グループテーブルの構造は、当り用とははずれ用とで構造が異なる。具体的には、当り用は1バイトサイズ、はずれ用は2バイトサイズとなっている。はずれの発生率よりも当りの発生率が低く、1バイトでも足りるため、データ容量の節約の観点から、当り用は1バイトサイズになっている。したがって、当り時は、2バイトの変動パターン乱数1の下位の値だけを使用している。また、当りの発生率よりもはずれの発生率は高く、より多様な演出を出現させたいため、はずれ用は2バイトサイズになっている。

【0491】

そして、遊技制御装置100は、特図変動表示ゲームの結果がはずれであるかを判定し(ステップA484)、はずれである場合(ステップA484; Y)、2バイト振り分け処理(ステップA485)を行って、ステップA487の処理に移行する。また、はずれない場合(ステップA484; N)、振り分け処理(ステップA486)を行って、ステップA487の処理に移行する。

【0492】

次に、遊技制御装置100は、振り分けられた結果得られた後半変動選択テーブル(後半変動パターン選択テーブル)のアドレスを取得し、準備して(ステップA487)、対象の変動パターン乱数2格納領域(保留数1用)から変動パターン乱数2をロードし、準備する(ステップA488)。そして、振り分け処理を実行し(ステップA489)、振り分けられた結果得られた後半変動番号を取得し、後半変動番号領域にセーブする(ステップA490)。この処理により、後半変動パターンが設定されることとなる。

【0493】

次に、遊技制御装置100は、前半変動グループテーブルを設定し(ステップA491)、変動振分情報1と後半変動番号を基にテーブル選択ポインタを算出する(ステップA492)。そして、算出したポインタに対応する前半変動選択テーブル(前半変動パターン選択テーブル)のアドレスを取得し、準備して(ステップA493)、対象の変動パターン乱数3格納領域(保留数1用)から変動パターン乱数3をロードし、準備する(ステップA494)。その後、振り分け処理(ステップA495)を行い、振り分けられた結果得られた前半変動番号を取得し、前半変動番号領域にセーブして(ステップA496)、変動パターン設定処理を終了する。この処理により、前半変動パターンが設定され、特図変動表示ゲームの変動パターンが設定されることとなる。すなわち、遊技制御装置100が、ゲームの実行態様である変動パターンを複数のうちから設定する変動パターン設定手段をなす。

【0494】

〔2バイト振り分け処理〕

次に、変動パターン設定処理における2バイト振り分け処理（ステップA485）の詳細について説明する。図34は、2バイト振り分け処理の手順を示すフローチャートである。2バイト振り分け処理は、変動パターン乱数1に基づいて後半変動グループテーブルから特図変動表示ゲームの後半変動選択テーブルを選択するための処理である。

【0495】

遊技制御装置100は、まず、選択テーブル（ステップA482にて準備した後半変動グループテーブル）の先頭のデータが振り分けなしのコード（すなわち「0」）であるかをチェックする（ステップA501）。ここで、後半変動グループテーブルは、少なくとも一の後半変動選択テーブルと対応付けて所定の振り分け値を記憶しているが、後半変動パターンが「リーチなし」となる後半変動選択テーブルのみを規定する後半変動グループテーブル（例えば、結果がはずれの場合の一部の変動グループテーブル）にあっては、振り分けの必要がないため、振り分け値「0」、すなわち、振り分けなしのコードが先頭に規定されている。

【0496】

そして、遊技制御装置100は、選択テーブル（後半変動グループテーブル）の先頭のデータが振り分けなしのコードである場合（ステップA502；Y）は、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップA507）、2バイト振り分け処理を終了する。一方、選択テーブル（後半変動グループテーブル）の先頭のデータが振り分けなしのコードでない場合（ステップA502；N）は、選択テーブル（後半変動グループテーブル）に最初に規定されている一の振り分け値を取得する（ステップA503）。

【0497】

続けて、ステップA483にて準備した乱数値（変動パターン乱数1の値）からステップA503にて取得した振り分け値を減算して新たな乱数値を算出し（ステップA504）、当該算出した新たな乱数値が「0」よりも小さいかを判定する（ステップA505）。そして、新たな乱数値が「0」よりも小さくない場合（ステップA505；N）は、次の振り分け値のアドレスに更新した後（ステップA506）、ステップA503の処理に移行して、それ以降の処理を行う。すなわち、選択テーブル（後半変動グループテーブル）に次に規定されている振り分け値を取得し（ステップA503）、その後、前回のステップA505にて判定済みの乱数値から振り分け値を減算することで新たな乱数値を算出して（ステップA504）、算出した新たな乱数値が「0」よりも小さいか否かを判定する（ステップA505）。

【0498】

上記の処理をステップA505にて新たな乱数値が「0」よりも小さいと判定（ステップA505；Y）するまで実行する。これにより、選択テーブル（後半変動グループテーブル）に規定されている少なくとも一の後半変動選択テーブルの中から何れかの後半変動選択テーブルが選択される。そして、ステップA505にて、新たな乱数値が「0」よりも小さいと判定すると（ステップA505；Y）、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップA507）、2バイト振り分け処理を終了する。

【0499】

〔振り分け処理〕

次に、変動パターン設定処理における振り分け処理（ステップA486，A489，A495）の詳細について説明する。図35は、振り分け処理の手順を示すフローチャートである。振り分け処理は、変動パターン乱数2に基づいて、後半変動選択テーブル（後半変動パターングループ）から特図変動表示ゲームの後半変動パターンを選択したり、変動パターン乱数3に基づいて、前半変動選択テーブル（前半変動パターングループ）から特図変動表示ゲームの前半変動パターンを選択したりするための処理である。

【0500】

遊技制御装置100は、まず、対象の選択テーブル（ステップA482にて準備した後半変動グループテーブル、ステップA487にて準備した後半変動選択テーブル、又はステップA493にて準備した前半変動選択テーブル）の先頭のデータが振り分けなしのコ

10

20

30

40

50

ード（すなわち「0」）であるかをチェックする（ステップA511）。ここで、後半変動グループテーブル、後半変動選択テーブル、及び前半変動選択テーブルは、少なくとも一の後半変動選択テーブルや後半変動パターン（後半変動番号）や前半変動パターン（前半変動番号）と対応付けて所定の振り分け値を記憶しているが、振り分けの必要がない選択テーブルの場合、振り分け値「0」、すなわち、振り分けなしのコードが先頭に規定されている。

【0501】

そして、遊技制御装置100は、対象の選択テーブル（後半変動グループテーブルや後半変動選択テーブルや前半変動選択テーブル）の先頭のデータが振り分けなしのコードである場合（ステップA512；Y）、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップA51ステップA517）、振り分け処理を終了する。一方、対象の選択テーブル（後半変動グループテーブルや後半変動選択テーブルや前半変動選択テーブル）の先頭のデータが振り分けなしのコードでない場合（ステップA512；N）、対象の選択テーブル（後半変動グループテーブルや後半変動選択テーブルや前半変動選択テーブル）に最初に規定されている一の振り分け値を取得する（ステップA513）。

10

【0502】

続けて、遊技制御装置100は、ステップA483やステップA488やステップA494にて準備した乱数値（変動パターン乱数1や変動パターン乱数2や変動パターン乱数3の値）からステップA513にて取得した振り分け値を減算して新たな乱数値を算出し（ステップA514）、当該算出した新たな乱数値が「0」よりも小さいかを判定する（ステップA515）。そして、新たな乱数値が「0」よりも小さくない場合（ステップA515；N）は、次の振り分け値のアドレスに更新した後（ステップA516）、ステップA513の処理に移行して、それ以降の処理を行う。

20

【0503】

すなわち、対象の選択テーブル（後半変動グループテーブルや後半変動選択テーブルや前半変動選択テーブル）に次に規定されている振り分け値を取得し（ステップA513）、その後、前回のステップA515にて判定済みの乱数値から振り分け値を減算することで新たな乱数値を算出して（ステップA514）、算出した新たな乱数値が「0」よりも小さいか否かを判定する（ステップA515）。上記の処理をステップA515にて新たな乱数値が「0」よりも小さいと判定（ステップA515；Y）するまで実行する。これにより、対象の選択テーブル（後半変動グループテーブルや後半変動選択テーブルや前半変動選択テーブル）に規定されている少なくとも一の後半変動選択テーブルや後半変動パターン（後半変動番号）や前半変動パターン（前半変動番号）の中から何れか一の後半変動選択テーブルや後半変動パターン（後半変動番号）や前半変動パターン（前半変動番号）が選択される。

30

【0504】

そして、遊技制御装置100は、ステップA515にて、新たな乱数値が「0」よりも小さいと判定すると（ステップA515；Y）、振り分けた結果に対応するデータのアドレスに更新して（ステップA517）、振り分け処理を終了する。

【0505】

40

〔変動開始情報設定処理〕

次に、特図1変動開始処理及び特図2変動開始処理における変動開始情報設定処理（ステップA327，A337）の詳細について説明する。図36は、変動開始情報設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0506】

遊技制御装置100は、まず、開始する変動表示ゲームが特図2変動表示ゲームであるか否かを判定する（ステップA521）。開始する変動表示ゲームが特図2変動表示ゲームでなく特図1変動表示ゲームである場合に（ステップA521；N）、対象の変動パターン乱数1～3の乱数格納領域をクリアする（ステップA522）。次に、前半変動時間値テーブルを設定し（ステップA523）、前半変動番号に対応する前半変動時間値を取

50

得する（ステップ A 5 2 4）。さらに、後半変動時間値テーブルを設定し（ステップ A 5 2 5）、後半変動番号に対応する後半変動時間値を取得する（ステップ A 5 2 6）。

【0507】

そして、遊技制御装置 100 は、前半変動時間値と後半変動時間値を加算し（ステップ A 5 2 7）、加算値（全変動時間値）を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップ A 5 2 8）。その後、前半変動番号に対応する変動コマンド（MODE）を準備し（ステップ A 5 2 9）、後半変動番号に対応する変動コマンド（ACTION）を演出コマンドとして準備して（ステップ A 5 3 0）、演出コマンド設定処理を行う（ステップ A 5 3 1）。次に、開始する変動の図柄（特図 1 又は特図 2）を示す変動図柄判別フラグに対応する特図保留数を -1 更新して（ステップ A 5 3 2）、変動図柄判別フラグに対応する乱数格納領域のアドレスを設定する（ステップ A 5 3 3）。次いで、乱数格納領域をシフトし（ステップ A 5 3 4）、シフト後の空き領域をクリアして（ステップ A 5 3 5）、変動開始情報設定処理を終了する。

10

【0508】

遊技制御装置 100 は、まず、開始する変動表示ゲームが特図 2 変動表示ゲームである場合に（ステップ A 5 2 1；Y）、特図 2 変動表示ゲームの結果が小当り又は大当りであるか否かを判定する（ステップ A 5 3 6）。特図 2 変動表示ゲームの結果が小当り又は大当りである場合に（ステップ A 5 3 6；Y）、開始する変動表示ゲームが特図 1 変動表示ゲームである場合と同様にステップ A 5 2 2 以降の処理を実行する。なお、本実施形態と異なり、特図 2 変動表示ゲームの結果がサポ当りの場合も、ステップ A 5 2 2 以降の処理を実行する構成でもよい。

20

【0509】

遊技制御装置 100 は、特図 2 変動表示ゲームの結果が小当りでもなく大当りでもない場合（ステップ A 5 3 6；N）、すなわち、特図 2 変動表示ゲームの結果がはずれ結果の場合に、大当り終了後の特図 2 変動回数（特図 2 変動表示ゲームの実行回数）に対応する変動時間値（全変動時間値）を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップ A 5 3 7）。

【0510】

したがって、特図 1 変動表示ゲームの変動時間値と、小当り又は大当りの場合の特図 2 変動表示ゲームの変動時間値は、振り分け（抽選）で設定され固定されない時間値である一方、はずれの場合の特図 2 変動表示ゲームの変動時間値は、大当り終了後の特図 2 変動回数ごとに設定される固定時間値となる。すなわち、特図 2 変動表示ゲームの変動時間値は、回転数制御がなされる。なお、小当り又は大当りの場合の特図 2 変動表示ゲームの変動時間値も固定時間値とする構成も可能である。

30

【0511】

その後、遊技制御装置 100 は、変動時間値に対応した変動コマンド（MODE，ACTION）を演出コマンドとして準備し（ステップ A 5 3 8）、ステップ A 5 3 1 以降の処理を実行する。

【0512】

なお、後述の変形例のように普電サポートの態様（内容）に関するサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、変動時間値は、大当り終了後の特図 2 変動回数だけでなく、サポ状態にも対応して設定してもよい。

40

【0513】

以上の処理により、特図変動表示ゲームの開始に関する情報が設定される。すなわち、遊技制御装置 100 が、始動記憶手段（遊技制御装置 100）に記憶された各種の乱数値の判定を行う判定手段をなす。また、遊技制御装置 100 が、始動記憶の判定情報に基づいて、変動表示ゲームで実行する識別情報の変動パターンを決定することが可能な変動パターン決定手段をなす。

【0514】

そして、これらの特図変動表示ゲームの開始に関する情報は後に演出制御装置 300 に

50

送信され、演出制御装置 300 では、特図変動表示ゲームの開始に関する情報の受信に基づき、決定された変動パターンに応じて飾り特図変動表示ゲームでの詳細な演出内容を設定する。これらの特図変動表示ゲームの開始に関する情報としては、始動記憶数（保留数）に関する情報を含む飾り特図保留数コマンド、停止図柄に関する情報を含む飾り特図コマンド、特図変動表示ゲームの変動パターンに関する情報を含む変動コマンドが挙げられ、この順でコマンドが演出制御装置 300 に送信される。特に、飾り特図コマンドを変動コマンドよりも先に送信することで、演出制御装置 300 での処理を効率よく進めることができる。

【0515】

〔特図変動中処理〕

10

次に、特図ゲーム処理における特図変動中処理（ステップ A 10）の詳細について説明する。図 37 は、特図変動中処理の手順を示すフローチャートである。

【0516】

遊技制御装置 100 は、まず、特図 2 変動中（特図 2 変動表示ゲームが実行中）であるか否かを判定する（ステップ A 601）。特図 2 変動中でない場合、すなわち、特図 1 変動中（特図 1 変動表示ゲームが実行中）である場合に（ステップ A 601；N）、停止図柄パターンに対応する表示時間を設定する（ステップ A 602）。

【0517】

一方、遊技制御装置 100 は、特図 2 変動中である場合（ステップ A 601；Y）、特図 2 変動表示ゲームのか結果が小当り又は大当りであるか否かを判定する（ステップ A 603）。特図 2 変動表示ゲームのか結果が小当り又は大当りである場合に（ステップ A 603；Y）、停止図柄パターンに対応する表示時間を設定する（ステップ A 602）。表示時間（停止表示時間）は、変動表示ゲームの結果である停止図柄（停止表示）の表示時間である。なお、本実施形態と異なり、特図 2 変動表示ゲームの結果がサポ当りの場合も、ステップ A 602 の処理に移行する構成でもよい。

20

【0518】

遊技制御装置 100 は、特図 2 変動表示ゲームの結果が小当り又は大当りでない場合、すなわち、はずれの場合に（ステップ A 603；N）、大当り終了後の特図 2 変動回数（特図 2 変動表示ゲームの実行回数）に対応する表示時間を設定する（ステップ A 604）。

30

【0519】

したがって、特図 1 変動表示ゲームの表示時間と、小当り又は大当りの場合の特図 2 変動表示ゲームの表示時間は、抽選で設定された停止図柄パターンに基づく固定されない時間である一方、はずれの場合の特図 2 変動表示ゲームの表示時間は、大当り終了後の特図 2 変動回数（特図 2 変動表示ゲームの実行回数）ごとに固定的に設定される。なお、小当り又は大当りの場合の特図 2 変動表示ゲームの表示時間も固定的に設定する構成も可能である。

【0520】

なお、後述のように普電サポートの態様（内容）に関するサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、表示時間（停止表示時間）は、大当り終了後の特図 2 変動回数だけでなく、サポ状態にも対応して設定してもよい。

40

【0521】

次に、遊技制御装置 100 は、ステップ A 602 又はステップ A 604 で設定された表示時間を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップ A 605）。続いて、遊技制御装置 100 は、普電サポート中（時短状態中）であるか否かを判定する（ステップ A 606）。普電サポート中でない場合（ステップ A 606；N）、ステップ A 613 の処理に移行する。普電サポート中である場合（ステップ A 606；Y）、特図 1 変動表示ゲームの変動であるか否かを判定する（ステップ A 607）。特図 1 変動表示ゲームの変動である場合（ステップ A 607；Y）、ステップ A 610 の処理に移行する。

【0522】

50

遊技制御装置 100 は、特図 2 変動表示ゲームの変動である場合（ステップ A 607；N）、時間短縮変動回数 2 を -1 更新（1 だけ減少）して（ステップ A 608）、時間短縮変動回数 2 が 0 であるか否か判定する（ステップ A 609）。時間短縮変動回数 2 が 0 である場合（ステップ A 609；Y）、時短の終了を設定する時短終了設定処理を実行する（ステップ A 612）。

【0523】

遊技制御装置 100 は、時間短縮変動回数 2 が 0 でない場合（ステップ A 609；N）、時間短縮変動回数 1 を -1 更新（1 だけ減少）して（ステップ A 610）、時間短縮変動回数 1 が 0 であるか否か判定する（ステップ A 611）。時間短縮変動回数 1 が 0 でない場合（ステップ A 611；N）、ステップ A 613 の処理に移行する。一方、時間短縮変動回数 1 が 0 である場合（ステップ A 611；Y）、時短の終了を設定する時短終了設定処理を実行する（ステップ A 612）。その後、後述の演出モード情報チェック処理を実行する（ステップ A 613）。

【0524】

その後、遊技制御装置 100 は、特図表示中処理移行設定処理を実行する（ステップ A 614）。特図表示中処理移行設定処理では、特図表示中処理に係る処理番号「2」を設定し特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、特図 1 表示器 51 での変動停止に係る停止フラグを特図 1 変動制御フラグ領域にセーブし、特図 2 表示器 52 での変動停止に係る停止フラグを特図 2 変動制御フラグ領域にセーブする。その後、特図変動中処理を終了する。

【0525】

〔時短終了設定処理〕

次に、特図変動中処理における時短終了設定処理（ステップ A 612）の詳細について説明する。図 38 は、時短終了設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0526】

遊技制御装置 100 は、まず、時短終了に関する信号を RWM の外部情報出力データ領域にセーブする（ステップ A 621）。ここで、時短終了に関する信号は、大当たり 2 信号のオフデータである。これにより、時短終了に関する信号が外部情報として外部情報端子 71 を介して外部装置（ホールコンピュータなど）に出力される。

【0527】

なお、通常遊技状態において、普通変動入賞装置 37 の開放時間が非常に短いか又は普図変動表示ゲームの当り確率が非常に低いため、普通変動入賞装置 37 への入賞はなく第 2 始動記憶は発生しない。このため、時短終了の時点で第 2 始動記憶（特図 2 始動記憶、特図 2 保留）が残保留として残っている場合に、大当たり 2 信号のオンデータの出力を継続し（このようにしても不都合が生じない）、最後の残保留に係る特図変動表示ゲームの変動表示が停止するときに、大当たり 2 信号のオフデータ（時短終了に関する信号）を外部装置に出力してもよい。

【0528】

次に、遊技制御装置 100 は、時短終了に関する信号を RWM の試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ A 622）。これにより、時短終了に関する信号が、試験信号として試験装置に出力される。ここでの時短終了に関する信号は、例えば、特別図柄 1 変動時間短縮状態信号のオフデータ、特別図柄 2 変動時間短縮状態信号のオフデータ、普通図柄 1 変動時間短縮状態信号のオフデータ、普通電動役物 1 開放延長状態信号のオフデータ、普通図柄 1 高確率状態信号のオフデータである。そして、RWM の遊技状態表示番号領域に時短なしの番号をセーブし（ステップ A 623）、RWM の普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率 & 時短なしフラグをセーブし（ステップ A 624）、RWM の特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率 & 時短なしフラグをセーブする（ステップ A 625）。

【0529】

続いて、遊技制御装置 100 は、時間短縮変動回数 1 が格納される RWM の時間短縮変

10

20

30

40

50

動回数 1 領域をクリアし（ステップ A 6 2 6）、時間短縮変動回数 2 が格納される R W M の時間短縮変動回数 2 領域をクリアする（ステップ A 6 2 7）。そして、左打ち指示に関する信号を R W M の試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ A 6 2 8）、R W M の遊技状態表示番号 2 領域に左打ち状態中の番号をセーブする（ステップ A 6 2 9）。

【0530】

その後、R W M の通常ベース状態判定領域に通常ベース状態情報をセーブする（ステップ A 6 3 0）。ここで、通常ベース状態情報は、ベース値（通常遊技状態における出玉率）を算出する期間である通常遊技状態を示す値である。その後、時短終了設定処理を終了する。

【0531】

このように、時短終了設定処理が実行されることで、時短状態（特図低確率且つ普電サポートありの状態）から適切に通常遊技状態（特図低確率且つ普電サポートなしの状態）へ移行させることができる。

【0532】

〔演出モード情報チェック処理〕

次に、特図変動中処理における演出モード情報チェック処理（ステップ A 6 1 3）の詳細について説明する。図 3 9 は、演出モード情報チェック処理の手順を示すフローチャートである。

【0533】

遊技制御装置 1 0 0 は、まず、次モード移行情報が更新なしコードであるか否かを判定する（ステップ A 6 4 1）。次モード移行情報が更新なしコードである場合（ステップ A 6 4 1 ; Y）は、演出モード情報チェック処理を終了する。この場合は、実行した特図変動表示ゲームの回数に応じた演出モードの変更が行われない場合であって、例えば次回の大当たりまで継続する演出モードが選択されている場合である。

【0534】

また、遊技制御装置 1 0 0 は、次モード移行情報が更新なしコードでない場合（ステップ A 6 4 1 ; N）は、演出モードの変更までの特図変動表示ゲームの実行可能回数である演出残り回転数を - 1 更新し（ステップ A 6 4 2）、演出残り回転数が 0 となったか否かを判定する（ステップ A 6 4 3）。ここで、演出残り回転数は、今回実行したのが主となる特図変動表示ゲームである場合にのみ、- 1 更新されるが、主ではない変動表示ゲームである場合も - 1 更新される構成も可能である。

【0535】

遊技状態等に応じて、特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームのうち一方の変動表示ゲームが、主となる変動表示ゲームとして定められている。例えば、主となる変動表示ゲーム（主変動表示ゲーム）は、特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームのうち頻繁に実行される方であり、主ではない変動表示ゲーム（従変動表示ゲーム）は、特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームのうち頻繁には実行されない方である。なお、遊技制御装置 1 0 0 及び／又は演出制御装置 3 0 0 は、遊技状態等に応じて、主となる変動表示ゲームを示す情報（特図 1 又は特図 2）を記憶してもよい。

【0536】

演出残り回転数が 0 となっていない場合（ステップ A 6 4 3 ; N）には、演出モード情報チェック処理を終了する。また、演出残り回転数が 0 となった場合（ステップ A 6 4 3 ; Y）、すなわち次の特図変動表示ゲームから演出モードを移行する場合は、演出モード情報アドレステーブルを設定し（ステップ A 6 4 4）、次モード移行情報に対応するテーブルのアドレスを取得する（ステップ A 6 4 5）。

【0537】

そして、遊技制御装置 1 0 0 は、移行する演出モードの演出モード番号を取得し、R W M 内の演出モード番号領域にセーブして（ステップ A 6 4 6）、移行する演出モードの演出残り回転数（初期値）を取得し、R W M 内の演出残り回転数領域にセーブして（ステップ A 6 4 7）、移行する演出モードの次モード移行情報を取得し、R W M 内の次モード移

10

20

30

40

50

行情報領域にセーブする（ステップ A 6 4 8）。

【0538】

なお、時短状態の終了（時間短縮変動回数 1 又は 2 = 0）によって演出モードを移行する場合には、移行する演出モードの演出残り回転数（初期値）を規定の残保留数（例えば 4 ~ 9）に設定してよい。残保留数とは、時短状態終了後に消化される特図 2 保留（残保留）の数であり、時短終了後の特図 2 変動回数である。残保留は、時短状態中の普図当りによって開放される普通変動入賞装置 3 7 への入賞によって生じる。このようにして、残保留（特図 2 保留、特図 2 始動記憶）の消化中に対応する演出モードとして残保留消化モード（図 5 4）を設定できる。

【0539】

あるいは、時短状態中の普図当りによって開放される普通変動入賞装置 3 7 の開放（後述の後半開放に対応）が終了した際に演出モードを移行する場合には、移行する演出モードの演出残り回転数（初期値）をその時点での特図 2 保留数に設定してよい。これにより、時短状態中の普図当りによって開放される普通変動入賞装置 3 7 の開放が終了した後の特図 2 保留の消化中に対応する演出モードとして普電開放終了後モード（図 7 1 A）を設定できる。さらに、この場合に、時短状態の終了（時間短縮変動回数 1 又は 2 = 0）によって移行する演出モードの演出残り回転数（初期値）を時短回数に応じた所定値（例えば 6 から時短回数を減算した値）に設定して、普電開放終了前モード（図 7 1 A）を設定できる。

【0540】

さらに、時短状態の終了（時間短縮変動回数 1 又は 2 = 0）によって演出モードを切り替える場合には、移行する演出モードの演出残り回転数（初期値）をその時点での特図 2 保留数又は特図 2 保留数以下の所定数に設定してよい。このようにして、時短終了時の特図 2 保留数又は所定数の残保留（特図 2 保留、特図 2 始動記憶）の消化中に対応する演出モードとして時短中発生残保留消化モード（図 7 1 B）を設定できる。時短中発生残保留消化モードの後に移行する演出モードの演出残り回転数（初期値）を、規定の残保留数（例えば 1 0）から時短中発生残保留消化モードで消化された残保留の数を引いた値（過剰保留数）に設定できる。このようにして、時短中発生残保留消化モード後の演出モードとして過剰保留消化モード（図 7 1 B）を設定できる。

【0541】

その後、遊技制御装置 1 0 0 は、新たに設定された演出モード番号に対応する確率情報コマンド（確率状態の情報と時短の有無の情報と演出モードの情報を含む）を演出コマンドとして準備し（ステップ A 6 4 9）、準備した確率情報コマンドが停電復旧時送信コマンド領域の値と一致するか否かを判定する（ステップ A 6 5 0）。準備した確率情報コマンドが停電復旧時送信コマンド領域の値と一致する場合（ステップ A 6 5 0 ; Y）、すなわち確率情報コマンドが変化していない場合には、演出モード情報チェック処理を終了する。

【0542】

また、準備した確率情報コマンドが停電復旧時送信コマンド領域の値と一致しない場合（ステップ A 6 5 0 ; N）には、準備した確率情報コマンドを停電復旧時送信コマンド領域にセーブして（ステップ A 6 5 1）、確率情報コマンドを演出コマンドとして設定する演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 6 5 2）。

【0543】

次いで、遊技制御装置 1 0 0 は、演出残り回転数に対応する演出回転数コマンドを演出コマンドとして準備して（ステップ A 6 5 3）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 6 5 4）。これにより、演出制御装置 3 0 0 は、演出残り回転数を取得できる。次に、時間短縮変動回数 2 に対応する時間短縮変動回数コマンドを演出コマンドとして準備して（ステップ A 6 5 5）、演出コマンド設定処理（ステップ A 6 5 6）を実行する。これにより、演出制御装置 3 0 0 は、時間短縮変動回数 2 を取得できる。なお、遊技制御装置 1 0 0 は、同様に、時間短縮変動回数 1 も演出コマンドとして準備して、演出コマンド

10

20

30

40

50

設定処理を実行してよい。

【0544】

次いで、遊技制御装置100は、ステップA646で新たな演出モード番号が取得された場合に、新たな演出モードは左打ちするモードであるか否かを判定し（ステップA657）、左打ちするモードでない場合（ステップA657；N）には、演出モード情報チェック処理を終了する。また、左打ちするモードである場合（ステップA657；Y）には、左打ち指示報知コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップA658）、演出コマンド設定処理を実行して（ステップA659）、演出モード情報チェック処理を終了する。

【0545】

なお、上記において、さらに、演出残り回転数が0であるか否かの判定結果（ステップA643）によらず、更新された演出残り回転数（ステップA642）に対応する演出回転数コマンドと更新された時間短縮変動回数1、2（ステップA608、ステップA610）に対応する時間短縮変動回数コマンドも演出コマンドとして準備して、演出コマンド設定処理を実行してもよい。

【0546】

〔特図表示中処理〕

次に、特図ゲーム処理における特図表示中処理（ステップA11）の詳細について説明する。図30は、特図表示中処理の手順を示すフローチャートである。図40は、特図表示中処理の前半部分を示し、図41は、特図表示中処理の後半部分を示す。

【0547】

遊技制御装置100は、まず、今回実行したのが特図1の変動であるか否かを判定する（ステップA701）。すなわち、停止図柄の表示（停止表示）が特図1変動表示ゲームに関するものであるか否かを判定する。今回実行したのが特図1の変動である場合に（ステップA701；Y）、大当りフラグ1をロードし（ステップA702）、大当りフラグ1領域をクリアし（ステップA703）、ロードした大当りフラグ1は大当りであるか否かを判定する（ステップA704）。

【0548】

遊技制御装置100は、ロードした大当りフラグ1は大当りである場合に（ステップA704；Y）、条件装置が作動中であることを示す条件装置作動情報を条件装置作動情報領域にセーブし（ステップA705）、ステップA706の処理に移行する。ロードした大当りフラグ1は大当りでない場合に（ステップA704；N）、ステップA711の処理に移行する。

【0549】

そして、遊技制御装置100は、特図普段処理移行設定処理を実行する（ステップA706）。特図普段処理移行設定処理では、特図普段処理に係る処理番号として0を設定し特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、変動図柄判別フラグ領域をクリアする。その後、特図表示中処理を終了する。

【0550】

一方、遊技制御装置100は、今回実行したのが特図2の変動である場合に（ステップA701；N）、大当りフラグ2をロードし（ステップA707）、大当りフラグ2領域をクリアする（ステップA708）。ロードした大当りフラグ2は大当りであるか否かを判定する（ステップA709）。大当りフラグ2は大当りである場合に（ステップA709；Y）、条件装置が作動中であることを示す条件装置作動情報を条件装置作動情報領域にセーブし（ステップA700）、ステップA706の処理に移行する。大当りフラグ2が大当りでない場合に（ステップA709；N）、すなわち、小当り又ははずれの場合に、ステップA711の処理に移行する。

【0551】

なお、本実施形態では、特図2変動表示ゲームの結果として「大当り」を設けないため、ステップA707～A710の処理はオプションであり実行しなくてもよい。すなわち

10

20

30

40

50

、ステップ A 7 0 1 の後に、ステップ A 7 1 1 の処理に移行してよい。

【 0 5 5 2 】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、現在、特図高確率中（確変状態中）であるか否かを判定する（ステップ A 7 1 1）。特図高確率中でない場合に（ステップ A 7 1 1；N）、特図変動表示ゲームの実行された回数が天井回数（時短天井）に到達したことを示す天井到達済みフラグがあるか否かを判定する（ステップ A 7 1 2）。

【 0 5 5 3 】

遊技制御装置 1 0 0 は、天井到達済みフラグがない場合に（ステップ A 7 1 2；N）、RWM の天井カウンタ領域の天井カウンタ値を + 1 更新（1 だけ増加）する（ステップ A 7 1 1 3）。そして、確変状態以外の状態で特図変動表示ゲーム（特図 1 変動表示ゲームと特図 2 変動表示ゲームを含む）の実行された回数（すなわち天井カウンタ値）が天井回数に到達したか否かを判定する（ステップ A 7 1 4）。例えば、天井回数は、5 0 0 回である。天井回数に到達した場合（ステップ A 7 1 4；Y）、天井時短が発生することを示す天井時短発動フラグと、天井回数に到達したことを示す天井到達済みフラグをセット（オン）する（ステップ A 7 1 5）。なお、天井時短発動フラグと天井到達済みフラグをまとめて一つのフラグとする構成も可能である。

【 0 5 5 4 】

なお、天井到達済みフラグは、大当たりが発生するとクリアされるが、大当たりが発生しない限りクリアされない。したがって、一旦天井回数に到達した後、大当たりしないまま時短回数が終了してしまうと、天井到達済みフラグがセット（オン）されたままであるため、以降、天井時短は発生しないことになるし、天井カウンタ値も更新されない。

【 0 5 5 5 】

一方、遊技制御装置 1 0 0 は、特図高確率中（確変状態中）である場合（ステップ A 7 1 1 1；Y）、天井到達済みフラグがある場合（ステップ A 7 1 2；Y）、天井回数に到達していない場合（ステップ A 7 1 4；N）、小当たりフラグ 2 が小当たりか否かを判定する（ステップ A 7 1 6）。

【 0 5 5 6 】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、小当たりフラグ 2 は小当たりである場合に（ステップ A 7 1 6；Y）、小当たりファンファーレコマンドを演出コマンドとして準備し（ステップ A 7 1 7）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 7 1 8）。そして、飾り特図 2 コマンド領域から飾り特図 2 コマンドを演出コマンドとしてロードし、準備し（ステップ A 7 1 9）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ A 7 2 0）。その後、小当たり開放前処理移行設定処理を実行して（ステップ A 7 2 1）、特図表示中処理を終了する。

【 0 5 5 7 】

小当たり開放前処理移行設定処理では、小当たり開放前処理に係る処理番号として 3 を設定し、特図ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、小当たり開放前時間（例えば 3 0 0 m s）を特図ゲーム処理タイマ領域にセーブする。また、小当たり遊技の開始に関する信号（例えば、大当たり 1 信号をオン（大当たり、小当たりで出力））を外部情報出力データ領域にセーブする。

【 0 5 5 8 】

一方、遊技制御装置 1 0 0 は、小当たりフラグ 2 は小当たりでない場合、すなわち、はずれの場合に（ステップ A 7 1 6；N）、天井時短が発生することを示す天井時短発動フラグがあるか否かを判定する（ステップ A 7 2 2）。天井時短発動フラグがある場合（ステップ A 7 2 2；Y）、天井時短回数（天井時短による時短回数）となる初期値を時間短縮変動回数 1 領域と時間短縮変動回数 2 領域にセーブする（ステップ A 7 2 3）。前述した、天井時短の場合の時間短縮変動回数 1 と時間短縮変動回数 2 の初期値（例えば 7 0 4 回と 7 0 0 回）は、ここでセーブされることになる。初期値は、抽選で決定してもよい。続いて、天井時短による時短状態が発生するためにサポ作動設定処理を実行し（ステップ A 7 2 7）、特図普段処理移行設定処理を実行し（ステップ A 7 2 8）、特図表示中処理を終了する。特図普段処理移行設定処理では、特図普段処理に係る処理番号「0」を設定し特

10

20

30

40

50

図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0559】

遊技制御装置100は、天井時短が発生することを示す天井時短発動フラグがない場合（ステップA722；N）、サポ当りフラグ2はサポ当りであるか否かを判定する（ステップA724）。そして、サポ当りフラグ2はサポ当りでない場合（ステップA724；N）、サポ当りフラグ1はサポ当りであるか否かを判定する（ステップA725）。

【0560】

遊技制御装置100は、サポ当りフラグ1とサポ当りフラグ2のいずれかがサポ当りである場合（ステップA724；Y又はステップA725；Y）、時間短縮判定データに対応する初期値を時間短縮変動回数1領域と時間短縮変動回数2領域にセーブする（ステップA726）。前述した、サポ当り結果（突然時短）の場合の時間短縮変動回数1と時間短縮変動回数2の初期値（例えば34回と30回、あるいは、104回と100回）は、ここでセーブされることになる。続いて、時短図柄による時短状態（突然時短）が発生するためにサポ作動設定処理を実行し（ステップA727）、特図普段処理移行設定処理を実行し（ステップA728）、特図表示中処理を終了する。

【0561】

なお、時間短縮判定データは、特図1停止図柄設定処理（ステップA323）や特図2停止図柄設定処理（ステップA333）において、停止図柄番号に対応して設定されるため、サポ当り結果の場合の初期値（すなわち時短回数）は、サポ当り図柄乱数による抽選で決定されることになる。

【0562】

遊技制御装置100は、サポ当りフラグ1とサポ当りフラグ2の両方がサポ当りでない場合（ステップA724；N及びステップA725；N）、時短を設定するサポ作動設定処理を実行せずに、特図普段処理移行設定処理を実行し（ステップA728）、特図表示中処理を終了する。

【0563】

以上のように、特図表示中処理において、天井時短と突然時短に関して、時短回数（すなわち、時間短縮変動回数の初期値）の設定など、時短の設定が実行される。なお、大当りによる時短、すなわち、大当り状態の終了から開始する時短に関しては、大当り終了処理において、時短回数の設定など、時短の設定が実行される。

【0564】

なお、特図表示中処理は、停止表示時間（ステップA605）が設定された特図ゲーム処理タイマが0になったときに実行されるため（ステップA5，A11）、特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するとき（又は終了する際：終了する時や終了する直前を含む）に実行されることになる。したがって、特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するとき（次の特図変動表示ゲームが開始するなら開始するときに略等しい）に、時間短縮変動回数（ステップA723，A726）が設定され、天井時短と突然時短による時短状態が開始する。

【0565】

〔サポ作動設定処理〕

次に、特図表示中処理におけるサポ作動設定処理（ステップA727）の詳細について説明する。図42は、サポ作動設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0566】

遊技制御装置100は、まず、時短開始に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブする（ステップA731）。これにより、天井回数到達による天井時短と時短図柄（サポ当り）による突然時短の開始時に、時短開始に関する信号が外部情報として外部情報端子71ひいては外部装置（ホールコンピュータなど）に出力される。ここで、時短開始に関する信号は、大当り2信号のオンデータである。そして、時短信号制御タイマ領域にタイマ初期値（例えば128msec）をセーブする（ステップA732）。このタイマ初期値は、後述の外部情報編集処理によって大当り3信号を出力する時間となる。

【0567】

次に、遊技制御装置100は、時短開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップA733）。これにより、天井時短と突然時短の開始時に、時短開始に関する信号が試験信号として試験装置に出力される。ここでの時短開始に関する信号は、例えば、特別図柄1変動時間短縮状態信号のオンデータ、特別図柄2変動時間短縮状態信号のオンデータ、普通図柄1高確率状態信号のオンデータ、普通図柄1変動時間短縮状態信号のオンデータ、普通電動役物1開放延長状態信号のオンデータである。そして、遊技状態表示番号領域に時短ありの番号をセーブし（ステップA734）、普図ゲームモードフラグ領域に普図高確率&時短ありフラグをセーブし（ステップA735）、特図ゲームモードフラグ領域に特図時短ありフラグを合成する（ステップA736）。続いて、右打ち指示に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップA737）、遊技状態表示番号2領域に右打ち状態中の番号をセーブする（ステップA738）。

10

【0568】

その後、遊技制御装置100は、天井時短又は突然時短に応じた演出モード情報アドレステーブルを設定し（ステップA739）、特図1停止図柄設定処理（ステップA323）又は特図2停止図柄設定処理（ステップA333）で設定した演出モード移行情報に対応するテーブルのアドレスを取得し（ステップA740）、演出モードの演出モード番号（演出モードの番号）をテーブルに基づいて取得してセーブする（ステップA741）。これにより、天井時短と突然時短の開始時に移行する演出モードが選択できる。

20

【0569】

次に、遊技制御装置100は、演出モードの演出残り回転数（初期値）をテーブルに基づいて取得してセーブする（ステップA742）。例えば、演出残り回転数（初期値）は、時短回数（時間短縮変動回数1又は時間短縮変動回数2の初期値）である。これにより、例えば、時短が終了するまで同一の演出モードが継続できる。

【0570】

続いて、遊技制御装置100は、天井時短中又は突然時短中の演出モードの次のモードへの移行の情報である次モード移行情報をテーブルに基づいて取得してセーブする（ステップA743）。そして、特図ゲームモードフラグと今回新たに設定された演出モード番号に対応する確率情報コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップA744）、準備した確率情報コマンドを停電復旧時送信コマンド領域にセーブし（ステップA745）、確率情報コマンドを演出コマンドとして設定する演出コマンド設定処理を実行する（ステップA746）。ここで、確率情報コマンドには、確率状態、時短（普電サポート）の有無、演出モードの情報が含まれる。

30

【0571】

次に、遊技制御装置100は、演出残り回転数に対応する演出回転数コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップA747）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップA748）。そして、時間短縮変動回数1と時間短縮変動回数2（ここでは初期値である時短回数）のそれぞれに対応する時間短縮変動回数コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップA749）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップA750）。

【0572】

その後、遊技制御装置100は、時間短縮判定データ領域をクリアし（ステップA751）、演出モード移行情報領域をクリアし（ステップA752）、大当たり終了処理を終了する。また、ここで、天井時短が発動したため天井時短発動フラグが格納される天井時短発動フラグ領域をクリアしてもよい。

40

【0573】

〔役物ゲーム処理〕

次に、前述のタイマ割込み処理における役物ゲーム処理（ステップX111）の詳細について説明する。図43は、役物ゲーム処理の手順を示すフローチャートである。役物ゲーム処理では、大当たり状態に関する処理全体の制御を行う。

【0574】

50

遊技制御装置 100 は、まず、下大入賞口スイッチ監視処理を実行する（ステップ B 1）。下大入賞口スイッチ監視処理では、特別変動入賞装置 38 内に設けられたカウントスイッチ（下大入賞口スイッチ 38 a）での遊技球の検出を監視する。

【0575】

次に、遊技制御装置 100 は、役物ゲーム処理タイマが 0 でなければ -1 更新する（1 だけ減算する）（ステップ B 2）。役物ゲーム処理タイマは、-1 更新によって、タイマ割込み処理の割込み周期（4 m s e c）の分だけ計時されることになる。なお、役物ゲーム処理タイマの最小値は 0 に設定されている。次に、役物ゲーム処理タイマが 0 であるか否かを判定する（ステップ B 3）。役物ゲーム処理タイマが 0 でない場合（ステップ B 3；N）、役物ゲーム処理を終了する。

10

【0576】

遊技制御装置 100 は、役物ゲーム処理タイマが 0 である場合（ステップ B 3；Y）、すなわち、タイムアップした又は既にタイムアップしていた場合には、役物ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する役物ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定する（ステップ B 4）。さらに、役物ゲームシーケンス分岐テーブルを用いて役物ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する（ステップ B 5）。続いて、役物ゲーム処理番号によるサブルーチンコールを行って、役物ゲーム処理番号に応じたゲーム分岐処理を実行する（ステップ B 6）。

【0577】

遊技制御装置 100 は、ステップ B 6 にてゲーム処理番号が「0」の場合には、大当たり開始の際の設定などを行う役物普段処理を実行する（ステップ B 7）。例えば、役物普段処理では、所定の場合にファンファーレ中処理に係る処理番号「1」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。なお、役物普段処理の詳細については、図 44 にて後述する。

20

【0578】

遊技制御装置 100 は、ステップ B 6 にてゲーム処理番号が「1」の場合には、ファンファーレ中処理を実行する（ステップ B 8）。例えば、ファンファーレ中処理では、インターバル中処理に係る処理番号「2」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0579】

遊技制御装置 100 は、ステップ B 6 にてゲーム処理番号が「2」の場合には、インターバル中処理を実行する（ステップ B 9）。例えば、インターバル中処理では、ラウンド数を +1 更新して、下大入賞口開放時間を役物ゲーム処理タイマ領域にセーブし、下大入賞口ソレノイド出力データ領域にオンデータをセーブし、ラウンドコマンドを演出コマンドとして設定し、大当たり開放中処理に係る処理番号「3」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。

30

【0580】

遊技制御装置 100 は、ステップ B 6 にてゲーム処理番号が「3」の場合には、大当たりラウンドが最終ラウンドでなければインターバルコマンドを設定する一方で最終ラウンドであればエンディングコマンドを設定する処理や、大当たり残存球処理を行うために必要な情報の設定等を行う大当たり開放中処理を実行する（ステップ B 10）。例えば、大入賞口開放中処理では、インターバルコマンドやエンディングコマンドなど必要な情報を設定して、大当たり残存球処理に係る処理番号「4」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。

40

【0581】

遊技制御装置 100 は、ステップ B 6 にてゲーム処理番号が「4」の場合には、大当たりラウンドが最終ラウンドであれば大入賞口内にある残存球が排出されるための時間を設定する処理や、大当たり終了処理を行うために必要な情報の設定等を行う大当たり残存球処理を実行する（ステップ B 11）。例えば、大当たり残存球処理では、最終ラウンドでなければインターバル時間を役物ゲーム処理タイマ領域にセーブし、インターバル中処理に係る処理番号「2」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。最終ラウンドであればエン

50

ディング時間を役物ゲーム処理タイマ領域にセーブし、大当り終了処理に係る処理番号「5」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0582】

遊技制御装置100は、ステップB6にてゲーム処理番号が「5」の場合には、役物普段処理を実行するために必要な情報の設定等を行う大当り終了処理を実行する（ステップB12）。例えば、大当り終了処理では、大当り終了後の時短状態の有無（時短あり又は時短なし）の情報を含む時間短縮判定データに基づいて、大当り状態終了後の普電サポート状態（時短状態）など必要な情報の設定を行い、役物普段処理に係る処理番号「0」を設定し役物ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0583】

〔役物普段処理〕

次に、前述の役物ゲーム処理における役物普段処理（ステップB7）の詳細について説明する。図44は、役物普段処理の手順を示すフローチャートである。

【0584】

遊技制御装置100は、まず、条件装置が作動中であるか否かを判定する（ステップB301）。条件装置作動情報が条件装置作動情報領域にセーブされている場合に（ステップA204，A645，A650）、すなわち、大当りフラグ1あるいは大当りフラグ2に大当り情報があるか、又は、特定領域72（V入賞口）への入賞（特定領域スイッチ72aへの入力、V入賞）があった場合に、条件装置が作動中であると判定できる。条件装置が作動中でない場合に（ステップB301；N）、役物普段処理を終了する。

【0585】

遊技制御装置100は、条件装置が作動中である場合に（ステップB301；Y）、ラウンド数上限値情報に対応するラウンド数上限値をラウンド数上限値領域にセーブする（ステップB302）。続いて、ラウンド数上限値情報に対応するラウンドLED出力ポイントをラウンドLED出力ポイント領域にセーブし（ステップB303）、確率情報コマンド（通常中）を演出コマンドとして準備し（ステップB304）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップB305）。

【0586】

次に、遊技制御装置100は、ファンファーレ情報に対応するファンファーレコマンドを演出コマンドとして準備し（ステップB306）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップB307）。そして、今回大当り又は小当りとなった特図の飾り特図コマンド領域から飾り特図コマンド（飾り特図1コマンド又は飾り特図2コマンド）をロードし、演出コマンドとして準備し（ステップB308）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップB309）。

【0587】

続いて、遊技制御装置100は、条件装置作動情報に対応する信号を外部情報出力データ領域にセーブし（ステップB310）、条件装置作動情報に対応する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップB311）。そして、ラウンド数領域に初期値をセーブする（ステップB312）。初期値は、大当り情報によって条件装置が作動中の場合には0であり、特定領域72への入賞（V入賞）によって条件装置が作動中の場合には1である。

【0588】

次に、遊技制御装置100は、ファンファーレ中処理移行設定処理を実行し（ステップB313）、役物普段処理を終了する。例えば、ファンファーレ中処理移行設定処理では、ファンファーレ中処理に係る処理番号として「1」を設定して役物ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、ファンファーレ時間を役物ゲーム処理タイマ領域にセーブする。

【0589】

ファンファーレ中処理移行設定処理において、遊技制御装置100は、時間短縮変動回数1が格納される時間短縮変動回数1領域、時間短縮変動回数2が格納される時間短縮変動回数2領域、天井カウンタ値が格納される天井カウンタ領域、天井時短発動フラグが格

10

20

30

40

50

納される天井時短発動フラグ領域、天井到達済みフラグが格納される天井到達済みフラグ領域をクリアする。また、普図ゲームモードフラグ領域に普図低確率&時短なしフラグをセーブし、特図ゲームモードフラグ領域に特図低確率&時短なしフラグをセーブする。確変状態以外の状態で特図変動表示ゲームが実行された回数を示す天井カウンタ値が格納される天井カウンタ領域は、大当たり発生の際にここでクリアされることになるが、前述のように通常の停電復旧時（RAM初期化スイッチ112がオンでない）にはクリアされていなくてよい。

【0590】

さらに、ファンファーレ中処理移行設定処理において、遊技制御装置100は、大当たり（特別遊技状態）の開始に関する信号（例えば、大当たり1信号をオン（大当たり、小当たりで出力）、大当たり4信号をオン（大当たりで出力））を外部情報出力データ領域にセーブする。そして、高確率状態と時短状態の終了に関する信号（例えば、特別図柄1高確率状態信号をオフ、特別図柄2高確率状態信号をオフ、特別図柄1変動時間短縮状態信号をオフ、特別図柄2変動時間短縮状態信号をオフ、普通図柄1高確率状態信号をオフ、普通図柄1変動時間短縮状態信号をオフ、普通電動役物1開放延長状態信号をオフ）を試験信号出力データ領域にセーブする。

【0591】

〔大当たり終了処理〕

次に、前述の役物ゲーム処理における大当たり終了処理（ステップB12）の詳細について説明する。図45は、大当たり終了処理の手順を示すフローチャートである。

【0592】

遊技制御装置100は、まず、時間短縮判定データ（ステップA409，A439）が、時短ありのデータであるか否かを判定する（ステップB401）。時短ありのデータは、大当たり状態終了後に時短状態（普電サポート状態）になることを示す。時短なしのデータは、大当たり状態終了後に時短状態（普電サポート状態）にならないことを示す。

【0593】

遊技制御装置100は、時間短縮判定データが時短なしのデータの場合に、大当たり終了後に通常遊技状態に移行するために大当たり終了設定処理1を実行し（ステップB402）、時間短縮判定データが時短ありのデータの場合に、大当たり終了後に時短状態（普電サポート状態）に移行するために大当たり終了設定処理2を実行する（ステップB403）。

【0594】

遊技制御装置100は、演出モード情報アドレステーブルを設定し（ステップB404）、停止1図柄設定処理又は停止2図柄設定処理で設定した演出モード移行情報（ステップA410，A440）に対応するテーブルのアドレスを取得し（ステップB405）、大当たり状態の終了後に設定される演出モードの演出モード番号（演出モードの番号）を取得してセーブする（ステップB406）。これにより、大当たり終了後に移行する演出モードが選択できる。

【0595】

次に、遊技制御装置100は、特別遊技状態の終了後に設定される演出モードの演出残り回転数（初期値）を取得してセーブする（ステップB407）。例えば、演出残り回転数（初期値）は、時短回数（時間短縮変動回数初期値）や、時短回数と規定の残保留数の合計回数（例えば10回）である。これにより、例えば、大当たり終了後に、時短が終了するまで、又は、残保留に係る特図2変動表示ゲームが全て実行されるまで、同一の演出モードが継続できる。

【0596】

続いて、遊技制御装置100は、大当たり状態終了直後に設定される演出モードの次のモードへの移行の情報である次モード移行情報を取得してセーブする（ステップB409）。そして、特図ゲームモードフラグと今回新たに設定された演出モード番号に対応する確率情報コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップB409）、準備した確率情報コマンドを停電復旧時送信コマンド領域にセーブし（ステップB410）、確率情報コマン

10

20

30

40

50

ドを演出コマンドとして設定する演出コマンド設定処理を実行する（ステップ B 4 1 1）。ここで、確率情報コマンドには、大当たり状態の終了後における確率状態、時短（普電サポート）の有無、演出モードの情報が含まれる。

【0597】

次に、遊技制御装置 100 は、演出残り回転数に対応する演出回転数コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップ B 4 1 2）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ B 4 1 3）。そして、時間短縮変動回数（ここでは初期値である時短回数、例えば、5 回以下又は 99 回）に対応する時間短縮変動回数コマンドを演出コマンドとして準備し（ステップ B 4 1 4）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップ B 4 1 5）。

【0598】

その後、遊技制御装置 100 は、演出モード移行情報領域をクリアし（ステップ B 4 1 6）、役物普段処理移行設定処理を実行し（ステップ B 4 1 7）、大当たり終了処理を終了する。役物普段処理移行設定処理では、役物普段処理に移行するために、役物普段処理に係る処理番号「0」を設定し役物ゲーム処理番号領域に処理番号をセーブし、条件装置作動情報領域をクリアし、時間短縮判定データ領域をクリアする。

【0599】

〔大当たり終了設定処理 1〕

次に、大当たり終了処理における大当たり終了設定処理 1（ステップ B 4 0 2）の詳細について説明する。図 4 6 は、大当たり終了設定処理 1 の手順を示すフローチャートである。

【0600】

遊技制御装置 100 は、まず、大当たりの終了に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブし（ステップ B 4 2 1）、大当たりの終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ B 4 2 2）。例えば、外部情報端子 7 1 を介して外部装置に出力する外部情報として、大当たり 1 信号のオフデータ、大当たり 2 信号のオフデータ、大当たり 3 信号のオフデータ、大当たり 4 信号のオフデータを、外部情報出力データ領域にセーブする。大当たり終了設定処理 1 は大当たり状態終了後に時短がない場合の処理であるため、大当たり 2 信号をオフする。一括表示装置 50 の第 2 遊技状態表示部 5 8（ランプ D 1 7）の表示データとして遊技状態表示番号 2 領域に通常中の番号をセーブする（ステップ B 4 2 3）。

【0601】

次に、遊技制御装置 100 は、普図ゲームモードフラグ領域に低確率フラグをセーブし（ステップ B 4 2 4）、特図ゲームモードフラグ領域に特図時短なしフラグをセーブする（ステップ B 4 2 5）。そして、時間短縮変動回数領域をクリアし（ステップ B 4 2 6）、一括表示装置 50 の第 1 遊技状態表示部 5 7（ランプ D 7）の表示データとして遊技状態表示番号 1 領域に左打ち状態中の番号をセーブし（ステップ B 4 2 7）、大当たり終了設定処理 1 を終了する。

【0602】

〔大当たり終了設定処理 2〕

次に、大当たり終了処理における大当たり終了設定処理 2（ステップ B 4 0 3）の詳細について説明する。図 4 7 は、大当たり終了設定処理 2 の手順を示すフローチャートである。

【0603】

遊技制御装置 100 は、まず、大当たりの終了に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブし（ステップ B 4 3 1）、大当たりの終了に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ B 4 3 2）。例えば、外部情報端子 7 1 を介して外部装置に出力する外部情報として、大当たり 1 信号のオフデータ、大当たり 3 信号のオフデータ、大当たり 4 信号のオフデータを、外部情報出力データ領域にセーブする。そして、時短の開始に関する信号を外部情報出力データ領域にセーブし（ステップ B 4 3 3）、時短の開始に関する信号を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ B 4 3 4）。大当たり終了設定処理 2 は大当たり状態終了後に時短状態（普電サポート状態）に突入する場合の処理であるため、時短の開始に関する信号として、大当たり 2 信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブする（本実施形態では大当たり状態中から大当たり 2 信号が出力されているため、大当

10

20

30

40

50

り 2 信号のオン状態が継続する形になる)。

【0604】

次に、遊技制御装置 100 は、一括表示装置 50 の第 2 遊技状態表示部 58 (ランプ D 17) の表示データとして遊技状態表示番号 2 領域に時短中の番号をセーブし (ステップ B 435)、普図ゲームモードフラグ領域に高確率フラグをセーブし (ステップ B 436)、特図ゲームモードフラグ領域に特図時短中フラグをセーブする (ステップ B 437)。

【0605】

続いて、遊技制御装置 100 は、時短終了後に特図 2 変動表示ゲームが大当たりになったか否か、すなわち、残保留に係る特図 2 変動表示ゲームが大当たりになったか否かを判定する (ステップ B 438)。特図 1 変動表示ゲームが大当たりになった場合又は時短状態中に特図 2 変動表示ゲームが大当たりになった場合に (ステップ B 438; N)、時間短縮変動回数領域に停止図柄パターン (あるいは停止図柄番号、後述の図柄 A~F) に対応する時間短縮変動回数初期値 (時短回数) をセーブして (ステップ B 439)、ステップ B 441 以降の処理を実行する。ここで、時間短縮変動回数初期値 (時短回数) は、時間短縮変動回数 2 の初期値 (後述の第 1 所定回数) となる。なお、ステップ B 439 では、時間短縮変動回数 2 についての時間短縮変動回数初期値 (時短回数) の他に、時間短縮変動回数 1 の初期値 (後述の第 2 所定回数) もセーブする。例えば、時間短縮変動回数 1 の初期値は、時間短縮変動回数 2 の初期値に、特図 1 保留数 (第 1 始動記憶数) の最大値 (例えば 4) を加算したものでよい。

【0606】

遊技制御装置 100 は、時短終了後に特図 2 変動表示ゲームが大当たりになった場合、すなわち、残保留に係る特図 2 変動表示ゲームが大当たりになった場合に (ステップ B 438; Y)、時間短縮変動回数領域に時間短縮変動回数初期値 (時短回数、ここでは 99) をセーブする (ステップ B 440)。ここでも、時間短縮変動回数初期値 (時短回数) は、時間短縮変動回数 2 の初期値 (後述の第 1 所定回数) となる。なお、ステップ B 440 では、時間短縮変動回数 2 についての時間短縮変動回数初期値 (時短回数) の他に、時間短縮変動回数 1 の初期値 (後述の第 2 所定回数) もセーブする。例えば、時間短縮変動回数 1 の初期値は、時間短縮変動回数 2 の初期値に、特図 1 保留数 (第 1 始動記憶数) の最大値 (例えば 4) を加算したものでよい。

【0607】

その後、遊技制御装置 100 は、停止図柄パターン (あるいは停止図柄番号、後述の図柄 A~G) に対応して、普電サポートの状態 (態様) であるサポ状態 (サポ態様、普電開放パターン) の種別をサポ状態領域にセーブする (ステップ B 441)。なお、ステップ B 441 の処理は、オプションであり、後述の変形例のように普電サポートの態様 (内容) に関するサポ状態が可変である場合に実行される。

【0608】

次に、遊技制御装置 100 は、一括表示装置 50 の第 1 遊技状態表示部 57 (ランプ D 7) の表示データとして遊技状態表示番号 1 領域に右打ち状態中の番号をセーブし (ステップ B 442)、右打ち指示報知コマンドを演出コマンドとして準備し (ステップ B 443)、演出コマンド設定処理を実行し (ステップ B 444)、大当たり終了設定処理 2 を終了する。

【0609】

〔普図ゲーム処理〕

次に、タイマ割込み処理における普図ゲーム処理 (ステップ X 112) の詳細について説明する。図 48 は、普図ゲーム処理の手順を示すフローチャートである。普図ゲーム処理では、ゲートスイッチ 34a の入力の監視と、普図変動表示ゲームに関する処理全体の制御、普図の表示の設定等を行う。

【0610】

遊技制御装置 100 は、まず、ゲートスイッチ 34a からの入力を監視するゲートスイ

ッチ監視処理を実行する（ステップC1）。ゲートスイッチ監視処理の詳細については、後述する。

【0611】

続いて、遊技制御装置100は、始動口2スイッチ37aからの入力を監視する普電入賞スイッチ監視処理を実行する（ステップC2）。普電入賞スイッチ監視処理の詳細については、後述する。

【0612】

次に、遊技制御装置100は、普図ゲーム処理タイマが0でなければ-1更新する（1だけ減算する）（ステップC3）。なお、普図ゲーム処理タイマの最小値は0に設定されている。そして、遊技制御装置100は、普図ゲーム処理タイマの値が0となったか否かを判定する（ステップC4）。 10

【0613】

遊技制御装置100は、普図ゲーム処理タイマの値が0である場合（ステップC4；Y）、すなわち、タイムアップした又はすでにタイムアップしていた場合には、普図ゲーム処理番号に対応する処理に分岐させるために参照する普図ゲームシーケンス分岐テーブルをレジスタに設定する（ステップC5）。

【0614】

さらに、遊技制御装置100は、設定された普図ゲームシーケンス分岐テーブルに基づいて普図ゲーム処理番号に対応する処理の分岐先アドレスを取得する（ステップC6）。そして、普図ゲーム処理番号によるサブルーチンコールを行って、普図ゲーム処理番号に応じたゲーム分岐処理を実行する（ステップC7）。 20

【0615】

遊技制御装置100は、ステップC7にてゲーム処理番号が「0」の場合には、普図変動表示ゲームの変動開始を監視し、普図変動表示ゲームの変動開始の設定や演出の設定や、普図変動中処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図普段処理を実行する（ステップC8）。普図普段処理の詳細については、後述する。

【0616】

また、遊技制御装置100は、ステップC7にてゲーム処理番号が「1」の場合には、普図表示中処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図変動中処理を実行する（ステップC9）。例えば、普図変動中処理では、普図表示中処理に移行するために、ゲーム処理番号として「2」を設定して普図ゲーム処理番号領域にセーブする他、普図表示時間を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする。 30

【0617】

また、遊技制御装置100は、ステップC7にてゲーム処理番号が「2」の場合には、普図変動表示ゲームの結果が当たりであれば、普電開放時間の設定や、普図当たり中処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図表示中処理を実行する（ステップC10）。例えば、普図表示中処理では、普図変動表示ゲームの結果が当たりの場合に、普図当たり中処理に移行するために、ゲーム処理番号として「3」を設定して普図ゲーム処理番号領域にセーブする一方、はずれの場合に、普図普段処理に移行するために、ゲーム処理番号として「0」を設定して普図ゲーム処理番号領域にセーブする。 40

【0618】

また、遊技制御装置100は、ステップC7にてゲーム処理番号が「3」の場合は、普図当たり中処理の継続、あるいは普電残存球処理を行うために必要な情報の設定等を行う普図当たり中処理を実行する（ステップC11）。例えば、普図当たり中処理では、所定回数だけ普通変動入賞装置37を開放するための設定を行った後、普電残存球処理に移行するために、ゲーム処理番号として「4」を設定して普図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0619】

また、遊技制御装置100は、ステップC7にてゲーム処理番号が「4」の場合は、普図当たり終了処理を行うために必要な情報の設定等を行う普電残存球処理を実行する（ステップC12）。例えば、普電残存球処理では、普図当たり終了処理に移行するために、ゲー 50

ム処理番号として「5」を設定して普図ゲーム処理番号領域にセーブする他、普図エンディング時間を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする。

【0620】

また、遊技制御装置100は、ステップC7にてゲーム処理番号が「5」の場合は、普図普段処理（ステップC8）を行うために必要な情報の設定等を行う普図当り終了処理を実行する（ステップC13）。例えば、普図当り終了処理では、普図普段処理に移行するために、ゲーム処理番号として「0」を設定して普図ゲーム処理番号領域にセーブする。

【0621】

その後、遊技制御装置100は、普図表示器53による普通図柄の変動を制御するための普図変動制御テーブルを準備する（ステップC14）。その後、普図表示器53による普通図柄（普図）の変動の制御に係る図柄変動制御処理を実行し（ステップC15）、普図ゲーム処理を終了する。

【0622】

一方、遊技制御装置100は、普図ゲーム処理タイマの値が0でない場合（ステップC4；N）、すなわち、タイムアップしていない場合には、ステップC114以降の処理を実行する。

【0623】

〔ゲートスイッチ監視処理〕

図49は、ゲートスイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。ゲートスイッチ監視処理は、図48に示した普図ゲーム処理におけるステップC1にて実行される。

【0624】

遊技制御装置100は、まず、ゲートスイッチ34aに入力があるか否かを判定する（ステップC101）。そして、ゲートスイッチ34aに入力がある場合（ステップC101；Y）、右打ちする遊技状態であるか否かを判定する（ステップC102）。右打ちする遊技状態は、大当たり状態、時短状態（普電サポート状態）である。右打ちする遊技状態である場合（ステップC102；Y）、ステップC105の処理に移行する。右打ちする遊技状態でない場合（ステップC102；N）、左打ち指示報知コマンド（左打ち指示コマンド）を演出コマンドとして準備し（ステップC103）、演出コマンド設定処理を実行する（ステップC104）。左打ち指示報知コマンドを受信した演出制御装置300は、左打ちするよう指示する報知（警告）を左打ち指示表示によって表示装置41等で実行する。

【0625】

次に、遊技制御装置100は、普図保留数を取得して当該普図保留数が上限値（本実施形態では1）未満であるか否かを判定する（ステップC105）。遊技制御装置100は、普図保留数が上限値未満である場合には（ステップC105；Y）、普図変動表示ゲームの変動中（実行中）又は普図当り状態中であるか否かを判定する（ステップC106）。普図変動表示ゲームの変動中でも普図当り状態中でもない場合に（ステップC106；N）、普図保留数を+1更新する（ステップC107）。このように、普図変動表示ゲームの変動中や普図当り状態中でない場合にだけ普図保留数が+1更新され、+1更新されるとすぐに普図保留は消化されるため、普図保留は実質的に貯まらず普図変動表示ゲームが開始する直前のみ瞬間的に1となる（普図保留数は実質的に0となる）。

【0626】

続いて、遊技制御装置100は、更新後の普図保留数に対応する当り乱数格納領域のアドレスを算出する（ステップC108）。そして、当り乱数を抽出してRWMの当り乱数格納領域にセーブし（ステップC109）、当り図柄乱数を抽出し、当り図柄乱数格納領域にセーブし（A7710）、ゲートスイッチ監視処理を終了する。

【0627】

一方、遊技制御装置100は、ゲートスイッチ34aに入力がない場合（ステップC101；N）、普図保留数が上限値未満でないと判定された場合（ステップC105；N）、又は、普図変動表示ゲームの変動中又は普図当り状態中である場合には（ステップC1

06; Y)、ゲートスイッチ監視処理を終了する。

【0628】

〔普電入賞スイッチ監視処理〕

次に、普図ゲーム処理における普電入賞スイッチ監視処理（ステップC2）の詳細について説明する。図50は、普電入賞スイッチ監視処理の手順を示すフローチャートである。

【0629】

遊技制御装置100は、まず、普図当り中か否か、すなわち、普図変動表示ゲームが当り状態となって普通変動入賞装置37が所定回数の開放動作を実行中であるか否かを判定する（ステップC201）。そして、普図当り中である場合には（ステップC201; Y）

10

【0630】

次に、遊技制御装置100は、更新後の普電カウンタのカウント数が上限値（例えば、10）に達したか否かを判定する（ステップC204）。そして、カウント数が上限値に達した場合には（ステップC204; Y）、RWM内の普図当り終了ポインタ領域から当り終了ポインタ値（例えば、2）をロードし、RWM内の普図当り中制御ポインタ領域にセーブする（ステップC205）。

【0631】

最後に、普図ゲーム処理タイマをクリアし（ステップC206）、普電入賞スイッチ監視処理を終了する。すなわち、普図の当り状態中に上限値以上の普電入賞があった場合には、その時点で普図当り中処理制御ポインタ領域に当り終了の値をセーブし、普通変動入賞装置37が閉じられて普図の当り状態が途中で終了するようにする。

20

【0632】

一方、遊技制御装置100は、普図当り中でないと判定された場合（ステップC201; N）、始動口2スイッチ37aに入力がないと判定された場合（ステップC202; N）

【0633】

〔普図普段処理〕

次に、普図ゲーム処理における普図普段処理（ステップC8）の詳細について説明する。図51は、普図普段処理の手順を示すフローチャートである。

30

【0634】

遊技制御装置100は、まず、普図保留数が0であるか否かを判定する（ステップC301）。普図保留数が0でない場合には（ステップC301; N）、RWMの普図当り乱数格納領域（保留数1用）から当り乱数をロードし、RWMの普図当り図柄乱数格納領域（保留数1用）から当り図柄乱数をロードし、ロードした後の普図当り乱数格納領域（保留数1用）と普図当り図柄乱数格納領域（保留数1用）を0クリアする（ステップC302）。さらに、普図変動表示ゲームにて当り結果となる確率が通常よりも高い普図高確率中（高確率状態中）であるか否か、すなわち、時短状態（普電サポート状態）であるか否かを判定する（ステップC303）。なお、本実施形態において、当り乱数の範囲は0～250であり、高確率中の普図当り確率は251/251であり、低確率中での普図当り確率は0/251である。なお、これに限られず、低確率中での普図当り確率は、0%より大きい値（例えば、2/251（0.8%））でもよい。

40

【0635】

遊技制御装置100は、普図高確率中でない場合（ステップC303; N）、普図低確率中の下限判定値である低確率下限判定値（ここでは251）を設定し（ステップC304）、普図高確率中である場合（ステップC303; Y）、普図高確率中の下限判定値である高確率下限判定値（ここでは0）を設定し（ステップC305）、ステップC306

50

の処理に移行する。

【0636】

遊技制御装置100は、当り乱数が上限判定値（ここでは251）以上であるか否かを判定する（ステップC306）。なお、ここでの上限判定値は、普図高確率中と普図低確率中とで共通する。当り乱数が上限判定値以上である場合（ステップC306；Y）、すなわち、いずれの場合、ステップC308の処理に移行する。当り乱数が上限判定値未満である場合（ステップC306；N）、当り乱数が下限判定値未満であるか否かを判定する（ステップC307）。

【0637】

遊技制御装置100は、当り乱数が下限判定値未満である場合（ステップC307；Y）、すなわち、いずれの場合、当りフラグ領域にはずれ情報をセーブする（ステップC308）。さらに、普図停止図柄番号としてはずれ停止図柄番号を設定し（ステップC309）、はずれ図柄情報を普図停止図柄情報領域にセーブし（ステップC310）、ステップC314の処理に移行する。

【0638】

遊技制御装置100は、当り乱数が下限判定値未満でない場合（ステップC307；N）、すなわち、当りの場合、当りフラグ領域に当り情報をセーブし（ステップC311）、ロードした当り図柄乱数に対応する当り停止図柄番号を設定し（ステップC312）、当り停止図柄番号に対応する当り停止図柄情報を普図停止図柄情報領域にセーブし（ステップC313）、ステップC314の処理に移行する。なお、ここでは、当り停止図柄（普図当り図柄）は1種類であるが、後述の変形例では数種類存在してよい。

【0639】

次に、遊技制御装置100は、停止図柄番号を普図停止図柄領域にセーブし（ステップC314）、停止図柄番号を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップC315）、普図当り乱数格納領域をシフトし（ステップC316）、シフト後の空き領域を0クリアした後（ステップC317）、普図保留数を-1更新する（ステップC318）。

【0640】

すなわち、最も古い普図保留数1に関する普図変動表示ゲームが実行されることに伴い、普図保留数1以降に保留となっている普図保留数2～4の順位を1つつ繰り上げる。この処理により、普図当り乱数格納領域の普図保留数1用の値がクリアされて0になるとともに、普図保留数が1デクリメントされ0になる。

【0641】

その後、遊技制御装置100は、サポ状態（サポ態様、普電開放パターン）の情報をロードする（ステップC319）。なお、ステップC319の処理は、オプションであり、後述の変形例のように普電サポートの状態（態様）であるサポ状態が可変である場合に実行される。

【0642】

次に、遊技制御装置100は、固定の普図変動時間（例えば200ms）を設定し、普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップC320）。なお、後述の変形例のように普電サポートの状態（態様）であるサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、サポ状態に対応する可変の普図変動時間を設定し、普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする。そして、普図変動中処理移行設定処理を実行し（ステップC321）、普図普段処理を終了する。なお、普図変動中処理移行設定処理については後述する。

【0643】

また、遊技制御装置100は、普図保留数が0である場合には（ステップC301；Y）、普図普段処理に移行するための処理番号として「0」を設定し（ステップC322）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップC323）。その後、普電不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブし（ステップC324）、普図普段処理を終了する。

【0644】

10

20

30

40

50

〔普図変動中処理移行設定処理〕

図 5 2 は、普図変動中処理移行設定処理の手順を示すフローチャートである。普図変動中処理移行設定処理は、普図普段処理におけるステップ C 3 2 1 にて実行される。

【0645】

遊技制御装置 100 は、まず、普図変動中処理に移行するための処理番号として「1」を設定し（ステップ C 3 3 1）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップ C 3 3 2）。

【0646】

その後、遊技制御装置 100 は、普図変動表示ゲームの開始に関する信号（普通図柄 1 変動中信号をオン）を試験信号出力データ領域にセーブし（ステップ C 3 3 3）、普図変動表示ゲームが変動中であることを示す変動中フラグを普図変動制御フラグ領域にセーブする（ステップ C 3 3 4）。そして、普図表示器の点滅周期のタイマの初期値である点滅制御タイマ初期値を普図点滅制御タイマ領域にセーブし（ステップ C 3 3 5）、普図変動図柄番号領域に初期値（ここでは 0）をセーブする（ステップ C 3 3 6）。その後、普図変動中処理移行設定処理を終了する。

【0647】

〔普図変動中処理〕

次に、普図ゲーム処理における普図変動中処理（ステップ C 9）の詳細について説明する。図 5 3 は、普図変動中処理の手順を示すフローチャートである。

【0648】

遊技制御装置 100 は、まず、普図表示中処理に移行するための設定処理として処理番号を「2」に設定し（ステップ C 4 0 1）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップ C 4 0 2）。その後、遊技制御装置 100 は、普図表示器における普図変動表示ゲームの結果の表示時間である普図表示時間（普図停止時間、例えば、48 msec）を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップ C 4 0 3）。

【0649】

さらに、遊技制御装置 100 は、普図の変動終了に関する信号（普通図柄 1 変動中信号をオフ）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップ C 4 0 4）。そして、普図変動表示ゲームが停止中であることを示す停止フラグを普図変動制御フラグ領域にセーブし（ステップ C 4 0 5）、普図変動中処理を終了する。

【0650】

〔普図表示中処理〕

次に、普図ゲーム処理における普図表示中処理（ステップ C 10）の詳細について説明する。図 5 4 は、普図表示中処理の手順を示すフローチャートである。

【0651】

遊技制御装置 100 は、まず、普図普段処理にて設定された当りフラグ（当り情報又ははずれ情報）をロードし（ステップ C 5 0 1）、RWM の当りフラグ領域をクリアする（ステップ C 5 0 2）。そして、ロードされた当りフラグに当り情報が設定されているか否かを判定する（ステップ C 5 0 3）。

【0652】

遊技制御装置 100 は、当りフラグに当り情報が設定されている場合には（ステップ C 5 0 3；Y）、当り中処理設定テーブルを設定し（ステップ C 5 0 4）、普図停止図柄情報に対応する当り開始ポインタ値（ここでは 0）を取得し、普図当り中制御ポインタ領域にセーブする（ステップ C 5 0 5）。また、普図停止図柄情報に対応する当り終了ポインタ値を取得し、普図当り終了ポインタ領域にセーブする（ステップ C 5 0 6）。次いで、普図停止図柄情報に対応する普電開放時間（例えば 3000 msec）を取得し、普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップ C 5 0 7）。以上の処理により時短状態中の普通変動入賞装置 37 の開放態様が設定され、例えば 2 回の開放が可能となる。なお、当りの普図停止図柄（普図当り図柄）は 1 種類であり、当り開始ポインタ値、当り終了ポインタ値、普電開放時間は、固定されているが、後述の変形例のように普電サポートに関

10

20

30

40

50

するサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、サポ状態に対応する当り開始ポイント値、当り終了ポイント値、普電開放時間を設定し、普図ゲーム処理タイマ領域にセーブしてよい。

【0653】

続いて、遊技制御装置100は、普図当り中処理に移行するための処理番号として「3」を設定し（ステップC508）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップC509）。その後、普図変動表示ゲームの当りに関する信号（普通図柄1当り中信号をオン）と、普電作動開始に関する信号（普通電動役物1作動中信号をオン）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC510）。さらに、普電ソレノイドを駆動（オン）する信号を出力するために普電ソレノイド出力データ領域にオンデータをセーブする（ステップC511）。

10

【0654】

さらに、遊技制御装置100は、普通変動入賞装置37への入賞数を記憶する普電カウンタ数領域の情報をクリアし（ステップC512）、普電不正監視期間における普通変動入賞装置37への入賞数を記憶する普電不正入賞数領域の情報をクリアする（ステップC513）。最後に、普通変動入賞装置37の不正監視期間外を規定するフラグを普電不正監視期間フラグ領域にセーブする（ステップC514）。

【0655】

遊技制御装置100は、当りフラグに当り情報が設定されていない場合には（ステップC503；N）、普図普段処理に移行するための処理番号として「0」を設定し（ステップC515）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップC516）。その後、普電不正監視期間フラグ領域に不正監視期間中フラグをセーブし（ステップC517）、普図表示中処理を終了する。

20

【0656】

〔普図当り中処理〕

次に、普図ゲーム処理における普図当り中処理（ステップC11）の詳細について説明する。図55は、普図当り中処理の手順を示すフローチャートである。

【0657】

遊技制御装置100は、まず、普図当り中制御ポイントをロードして準備し（ステップC601）、ロードされた普図当り中制御ポイントの値が普図当り中制御ポイント上限値（当り終了ポイント値）に達したか否かを判定する（ステップC602）。

30

【0658】

そして、遊技制御装置100は、普図当り中制御ポイントの値が普図当り中制御ポイント上限値領域の値（当り終了ポイント値）に達していない場合には（ステップC602；N）、普図当り中制御ポイントを+1更新する（ステップC603）。さらに、普電作動移行設定処理を実行し（ステップC604）、普図当り中処理を終了する。なお、普電作動移行設定処理の詳細については後述する。

【0659】

また、遊技制御装置100は、普図当り中制御ポイントの値が普図当り中制御ポイント上限値領域の値（当り終了ポイント値）に達した場合には（ステップC602；Y）、ステップC603における普図当り中処理制御ポイント領域を更新（+1）する処理を実行せずに、普電作動移行設定処理を実行し（ステップC604）、普図当り中処理を終了する。

40

【0660】

〔普電作動移行設定処理〕

次に、普図当り中処理における普電作動移行設定処理（ステップC604）の詳細について説明する。図56は、普電作動移行設定処理の手順を示すフローチャートである。普電作動移行設定処理は、普通変動入賞装置37を開閉するための普電ソレノイド37cの駆動制御を行う処理であり、制御ポイントの値に応じて処理を分岐するようにしている。

【0661】

50

遊技制御装置100は、まず、制御ポインタ（普図当り中制御ポインタ）の値に応じて処理を分岐させる（ステップC611）。なお、ここで、制御ポインタは、ステップC603で更新する前の値を使用する。制御ポインタの例は、後述の図73に示される。制御ポインタの値が偶数の値であった場合には、ステップC612の処理に移行して普通変動入賞装置37の閉塞を制御するため、制御ポインタに対応する普通変動入賞装置37の閉塞後のウェイト時間（普電インターバル時間、例えば60000msec）を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップC612）。なお、後述の変形例のように普電サポートに関するサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、サポ状態に対応してウェイト時間（普電インターバル時間）を設定してよい。

【0662】

10

さらに、遊技制御装置100は、普電ソレノイド37cをオフさせるために普電ソレノイド出力データ領域にオフデータを設定し（ステップC613）、普電作動移行設定処理を終了する。

【0663】

また、制御ポインタの値が奇数の値であった場合には、遊技制御装置100は、ステップC614の処理に移行して普通変動入賞装置37の開放を制御するため、制御ポインタに対応する普通変動入賞装置37の開放時間である普電開放時間を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップC614）。ここでの普電開放時間は、ステップC507で設定した値（例えば3000msec）と同じでよい。さらに、普電ソレノイド37cをオンさせるために普電ソレノイド出力データ領域にオンデータを設定し（ステップC615）、普電作動移行設定処理を終了する。

20

【0664】

さらに、制御ポインタの値が当り終了ポインタ値であった場合には、遊技制御装置100は、ステップC616に移行して普通変動入賞装置37の開放制御を終了して普電残存球処理（ステップC12）を実行するために、処理番号として「4」を設定し（ステップC616）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップC617）。

【0665】

続いて、遊技制御装置100は、普電残存球処理時間（例えば600msec）を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップC618）。その後、普電ソレノイド37cをオフに設定するために普電ソレノイド出力データ領域にオフデータをセーブし（ステップC619）、普電作動移行設定処理を終了する。なお、後述の変形例のように普電サポートに関するサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、サポ状態に対応して普電残存球処理時間を設定してよい。

30

【0666】

〔普電残存球処理〕

次に、普図ゲーム処理における普電残存球処理（ステップC12）の詳細について説明する。図57は、普電残存球処理の手順を示すフローチャートである。

【0667】

遊技制御装置100は、まず、普図当り終了処理に係る処理番号「5」を設定し（ステップC701）、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップC702）。その後、普図エンディング時間（例えば、100msec）を普図ゲーム処理タイマ領域にセーブする（ステップC703）。なお、後述の変形例のように普電サポートに関するサポ状態（サポ態様、普電開放パターン）が可変である場合に、サポ状態に対応して普図エンディング時間を設定してよい。

40

【0668】

さらに、遊技制御装置100は、普通変動入賞装置37の作動終了に関する信号（普通電動役物1作動中信号をオフ）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC704）。続いて、普通変動入賞装置37への入賞数を計数する普電カウント数領域をクリアし（ステップC705）、さらに、普図当り中制御ポインタ領域をクリアする（ステップC706）。その後、普図当り終了ポインタ領域をクリアし（ステップC707）、普電

50

残存球処理を終了する。

【0669】

〔普図当り終了処理〕

次に、普図ゲーム処理における普図当り終了処理（ステップC13）の詳細について説明する。図58は、普図当り終了処理の手順を示すフローチャートである。

【0670】

遊技制御装置100は、まず、普図普段処理に係る処理番号「0」を設定し（ステップC801）、さらに、処理番号を普図ゲーム処理番号領域にセーブする（ステップC802）。その後、普図変動ゲームの当り終了に関する信号（普通図柄1当り中信号をオフ）を試験信号出力データ領域にセーブする（ステップC803）。

10

【0671】

さらに、遊技制御装置100は、普通変動入賞装置37の不正監視期間を規定するフラグ（不正監視期間中フラグ）を普電不正監視期間フラグ領域にセーブし（ステップC804）、その後、普図当り終了処理を終了する。

【0672】

〔外部情報編集処理〕

次に、タイマ割込み処理における外部情報編集処理（ステップX119）の詳細について説明する。図59と図60は、外部情報編集処理の手順を示すフローチャートである。図59は外部情報編集処理の前半部分を示し、図60は外部情報編集処理の後半部分を示す。外部情報編集処理では、払出コマンド送信処理（ステップX107）、入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップX108）、磁石不正監視処理（ステップX115）、盤電波不正監視処理（ステップX116）での監視結果に基づいて、情報収集端末や遊技場内部管理装置等の外部装置や、試射試験装置に出力する情報を作成して出力バッファにセットする処理等を行う。

20

【0673】

遊技制御装置100は、まず、ガラス枠開放エラーが発生中であるか否かを判定する（ステップX501）。ガラス枠開放エラーが発生中でない場合（ステップX501；N）、本体枠開放エラー（前面枠開放エラー）が発生中であるか否かを判定する（ステップX502）。本体枠開放エラーが発生中でない場合（ステップX502；N）、扉・枠開放信号のオフデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップX503）、セキュリティ信号のオフデータを外部情報出力データ領域にセーブする（ステップX504）。

30

【0674】

遊技制御装置100は、ガラス枠開放エラーが発生中である場合（ステップX501；Y）、又は、本体枠開放エラーが発生中である場合（ステップX502；Y）、扉・枠開放信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップX505）、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップX506）。

【0675】

遊技制御装置100は、ステップX504、ステップX506の後、セキュリティ信号制御タイマが0でなければ-1更新し（ステップX507）、セキュリティ信号制御タイマが0であるか否か（タイムアップしたか否か）を判定する（ステップX508）。セキュリティ信号制御タイマの初期値は、RAM初期化スイッチ112（設定値変更スイッチ）の操作等によりRAMに記憶されたデータが初期化されたときなどに、所定時間（例えば256msec）が設定される（メイン処理のステップX46）。そして、セキュリティ信号制御タイマはRAM初期化時から計時されることになる。

40

【0676】

遊技制御装置100は、セキュリティ信号制御タイマが0でない場合（ステップX508；N）、セキュリティ信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブし（ステップX509）、ステップX510の処理に移行する。すなわち、RAMに記憶されたデータの初期化が行われたことが外部情報として出力される。

50

【0677】

遊技制御装置100は、セキュリティ信号制御タイマが0である場合（ステップX508；Y）、磁石不正が発生中であるか否かを判定する（ステップX510）。なお、磁気センサスイッチ61からの検出信号があった場合に、磁石不正が発生中であると判定できる。磁石不正が発生中でない場合（ステップX510；N）、さらに、盤電波不正が発生中であるか否かを判定する（ステップX511）。なお、盤電波センサ62から検出信号があった場合に、盤電波不正が発生中であると判定できる。

【0678】

遊技制御装置100は、盤電波不正が発生中でない場合（ステップX511；N）、さらに、枠電波不正が発生中であるか否かを判定する（ステップX512）。枠電波不正信号があった場合に、枠電波不正が発生中であると判定できる。枠電波不正が発生中でない場合（ステップX512；N）、さらに、大入賞口不正が発生中であるか否かを判定する（ステップX513）。なお、入賞口スイッチ／状態監視処理によって大入賞口に関しての不正入賞発生フラグが不正フラグ領域にセーブされている場合、大入賞口不正が発生中であると判定できる。大入賞口不正が発生中でない場合（ステップX513；N）、さらに、普電不正発生中であるか否かを判定する（ステップX514）。なお、入賞口スイッチ／状態監視処理によって普通変動入賞装置37の第2始動入賞口に関しての不正入賞発生フラグが不正フラグ領域にセーブされている場合、普電不正が発生中であると判定できる。

10

【0679】

遊技制御装置100は、普電不正発生中でない場合（ステップX514；N）、振動不正が発生中であるか否かを判定する（ステップX515）。なお、振動センサ65から検出信号があった場合に、振動不正が発生中であると判定できる。振動不正が発生中でない場合（ステップX515；N）、異常排出エラーが発生中であるか否かを判定する（ステップX516）。なお、異常排出監視処理（ステップX118）によって異常排出発生中フラグが設定された場合に、異常排出エラーが発生中であると判定できる。

20

【0680】

遊技制御装置100は、異常排出エラーが発生中でない場合（ステップX516；N）、V通過エラーが発生中であるか否かを判定する（ステップX517）。不適切なタイミングで特定領域スイッチ72aの検出信号が発生した場合に、V通過エラーが発生中であると判定できる。V通過エラーが発生中でない場合（ステップX517；N）、残存球に関するエラーである残存球エラーが発生中であるか否かを判定する（ステップX518）。残存球エラーが発生中でない場合（ステップX518；N）、安全装置作動中フラグに基づいて安全装置が作動中であるか否かを判定する（ステップX519）。安全装置が作動中でない場合（ステップX519；N）、スイッチ異常エラーが発生中であるか否かを判定する（ステップX520）。

30

【0681】

遊技制御装置100は、スイッチのコネクタ抜けなどのスイッチ異常エラーが発生中でない場合（ステップX520；N）、遊技機エラー状態信号のオフデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップX521）。スイッチ異常エラーが発生中である場合（ステップX520；Y）、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領域にセーブする（ステップX523）。

40

【0682】

一方、遊技制御装置100は、磁石不正が発生中である場合（ステップX510；Y）、盤電波不正が発生中である場合（ステップX511；Y）、枠電波不正が発生中である場合（ステップX512；Y）、大入賞口不正が発生中である場合（ステップX513；Y）、普電不正発生中である場合（ステップX514；Y）、振動不正が発生中である場合（ステップX515；Y）、異常排出エラーが発生中である場合（ステップX516；Y）、V通過エラーが発生中である場合（ステップX517；Y）、残存球エラーが発生中である場合（ステップX518；Y）、安全装置が作動中である場合（ステップX51

50

9 ; Y)、セキュリティ信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブし(ステップX522)、遊技機エラー状態信号のオンデータを試験信号出力データ領域にセーブする(ステップX523)。セキュリティ信号のオンデータの設定によって、セキュリティ信号が外部情報として外部情報端子71を介して外部装置(ホールコンピュータなど)に出力される。なお、本実施形態では、安全装置作動中フラグ=1の場合に安全装置が作動中である。

【0683】

このように、安全装置が作動中である場合に(ステップX519; Y)、セキュリティ信号がオン状態になりホールコンピュータなどの外部装置に出力され(ステップX522)、遊技場の責任者や係員などが安全装置が作動中であることを認識できる。なお、安全装置が作動中に継続的にセキュリティ信号を外部装置に出力する構成の他に、安全装置が作動した際に1パルス(例: 256ms)だけセキュリティ信号を外部装置に出力する構成も可能である。また、セキュリティ信号の代わりに又はセキュリティ信号と併用して、安全装置専用外部情報を設けて、安全装置が作動中に専用の外部情報を外部装置に出力してもよい。

【0684】

また、安全装置が作動中である場合(ステップX519; Y)、遊技機エラー状態信号のオンデータが試験信号出力データ領域にセーブされ、遊技機エラー状態信号が試験信号として試験装置へ出力される。なお、安全装置が作動中であることに対応する試験信号(遊技機エラー状態信号)を出力しない構成も可能である。また、遊技機エラー状態信号とは別の試験信号を試験装置へ出力してもよい。

【0685】

遊技制御装置100は、ステップX521、ステップX523の後、始動口の入賞信号を編集する始動口信号編集処理を実行する(ステップX524)。続いて、払出予定の賞球数に関する情報を設定するメイン賞球信号編集処理を実行し(ステップX525)、特図変動表示ゲームの停止図柄が確定する際に生成される図柄確定回数信号を外部装置に出力する図柄確定回数信号編集処理を実行する(ステップX526)。

【0686】

次に、遊技制御装置100は、時短信号制御タイマが0でなければ-1更新し(ステップX527)、時短信号制御タイマが0であるか否かを判定する(ステップX528)。時短信号制御タイマが0である場合(ステップX528; Y)、そのまま外部情報編集処理を終了し、時短信号制御タイマが0でない場合(ステップX528; N)、大当たり3信号のオンデータを外部情報出力データ領域にセーブして(ステップX529)、外部情報編集処理を終了する。

【0687】

このようにして、天井回数到達による天井時短と時短図柄(サポ当り)による突然時短の開始時に、大当たり3信号のオンデータが、遊技場内部管理装置(ホールコンピュータ)などの外部装置に、外部情報端子71を介して出力される。ここで、大当たり3信号のオンデータは、前述のサポ作動設定処理のステップA732において時短信号制御タイマ領域に設定されたタイマ初期値(例えば128msの固定時間)の間、出力される。従来大当たり1~4信号は大当たり等の期間中に出力していたが、大当たり3信号の当該出力は、大当たり等の期間に比べてずっと短い固定時間(例えば128ms)の出力とした。このため、外部装置(ホールコンピュータ等)は、大当たりや大当たりが続く時短等と混同することなく、天井回数到達による天井時短や時短図柄による突然時短によって時短が発生したことを認識できる。

【0688】

なお、前述のように、大当たり2信号は、大当たり状態中と大当たり状態に続く時短状態(大当たり起因する時短状態、第1特定遊技状態、第1時短状態)において長時間継続して外部装置に外部情報として出力される。上記の短い固定時間(例えば128ms)の大当たり3信号は、天井時短又は突然時短による時短状態(第2特定遊技状態、第2時短状態

）の発生を示す外部情報として、大当りに起因する時短状態を示す外部情報（長時間の大当り2信号）と区別して外部装置に出力され、外部装置で混同されない。

【0689】

なお、他の構成として、天井時短と突然時短の一方でのみ、時短開始時に、大当り3信号を固定時間の間出力するようにしてよい。また、天井時短の発生と突然時短の発生とを区別するために、一方の時短では、時短開始時に固定時間の間、大当り3信号と大当り4信号の両方を出力し、他方の時短では、大当り3信号のみを出力してよい。例えば、天井時短について大当り3信号と大当り4信号を出力し、突然時短について大当り3信号だけを出力してもよい（逆でもよい）。また、天井時短の発生と突然時短の発生とを区別するために、時短開始時に、天井時短について大当り3信号（又は大当り4信号）を出力し、突然時短について大当り4信号（又は大当り3信号）を出力してもよい。このように、大当り3信号と大当り4信号を適宜組み合わせ、外部装置が認識できるように天井時短の発生と突然時短の発生とを区別してもよい。

10

【0690】

〔外部情報又は試験信号の送信の様子〕

図61は、外部情報又は試験信号の送信の様子を示すタイムチャートである。

【0691】

図61（a）は、先の時短状態における最後の特図変動表示ゲーム（時短回数に達する特図変動表示ゲーム）で、天井回数の到達や時短図柄の停止があり、次の特図変動表示ゲームから後の時短状態（天井時短や突然時短による時短状態）になる場合を示している。

20

【0692】

この場合に、本実施形態において、先の時短状態が終了するタイミングは、特図変動中処理内で時短終了設定処理（ステップA612、図37）が実行されるタイミング、すなわち、先の特図変動表示ゲームの変動表示が停止するタイミングである。また、後の時短状態（天井時短や突然時短）が開始するタイミングは、特図表示中処理内で時間短縮変動回数（ステップA723，A726）が設定されるタイミング、すなわち、先の特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するタイミング（次の特図変動表示ゲームが開始するなら開始するタイミングに略等しい）である。

【0693】

また、先の特図変動表示ゲームの変動表示が停止するタイミングで、特図変動中処理内で時短終了設定処理によって、時短終了に関する信号として大当り2信号のオフデータが、外部情報出力データ領域に設定されて外部装置（ホールコンピュータなど）に出力されるとともに（ステップA621）、時短終了に関する信号として変動時間短縮状態信号（特別図柄1変動時間短縮状態信号、特別図柄2変動時間短縮状態信号、普通図柄1変動時間短縮状態信号）のオフデータなどが、試験信号出力データ領域に設定されて、試験装置に出力される（ステップA622）。したがって、外部情報としての大当り2信号と試験信号としての変動時間短縮状態信号は、先の特図変動表示ゲームの変動表示が停止するタイミングの後（先の時短終了後）にオフ状態になる。

30

【0694】

さらに、先の特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するタイミングで、サポ作動設定処理によって、時短開始に関する信号として大当り2信号のオンデータが、外部情報出力データ領域に設定されて外部装置（ホールコンピュータなど）に出力されるとともに（ステップA731）、時短開始に関する信号として変動時間短縮状態信号（特別図柄1変動時間短縮状態信号、特別図柄2変動時間短縮状態信号、普通図柄1変動時間短縮状態信号）のオンデータなどが、試験信号出力データ領域に設定されて、試験装置に出力される（ステップA733）。したがって、外部情報としての大当り2信号と試験信号としての変動時間短縮状態信号は、先の特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するタイミングの後にオン状態になる。

40

【0695】

このようにして、時短が終了となる特図変動表示ゲーム（先の特図変動表示ゲーム）が

50

、ちょうど天井回数に達した場合や時短図柄で停止した場合に、時短が一旦終了したことが明確になる。また、外部情報（大当たり2信号）や試験信号（変動時間短縮状態信号など）の出力が、停止結果（停止図柄）の表示時間（停止表示時間）の分だけオフ状態となることにより、時短が再開した場合に、外部情報や試験信号の出力のオン状態が、明確に識別できる。

【0696】

一方、図61（b）のように、従来の遊技機では、先の特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するタイミングで、特図表示中処理内で時短終了設定処理によって時短が終了する。時短終了設定処理において、時短終了に関する信号として大当たり2信号のオフデータが、外部情報出力データ領域に設定されて外部装置（ホールコンピュータなど）に出力されるとともに、時短終了に関する信号として変動時間短縮状態信号のオフデータなどが、試験信号出力データ領域に設定されて、試射試験装置に出力される。

10

【0697】

このため、従来の遊技機では、外部情報としての大当たり2信号と試験信号としての変動時間短縮状態信号は、先の特図変動表示ゲームの停止結果の表示が終了するタイミングの後にオフ状態になるが、このタイミングでサポ作動設定処理によって、大当たり2信号と変動時間短縮状態信号はすぐにオン状態になるため、実質的にオフ状態になることはない（オン状態が実質的に継続されたままになる）。したがって、本実施形態と異なり、従来の遊技機では、時短が一旦終了したことが不明確になるとともに、時短再開の際に外部情報や試験信号の出力のオン状態が不明確になる。

20

【0698】

〔安全装置関連処理〕

次に、タイマ割込み処理（図11）における安全装置関連処理（ステップX114）の詳細について説明する。図62は、安全装置関連処理の手順を示すフローチャートである。安全装置関連処理は、領域内処理であり前述の領域内プログラムの一部として実行される。

【0699】

遊技制御装置100は、まず、領域内ワーク領域に含まれる安全装置作動中フラグ領域の安全装置作動中フラグに基づいて安全装置が作動中であるか否かを判定する（ステップX601）。安全装置作動中フラグ＝1であれば安全装置が作動中であると判断できる。安全装置が作動中である場合に（ステップX601；Y）、安全装置関連処理を終了する。

30

【0700】

遊技制御装置100は、安全装置が作動中でない場合に（ステップX601；N）、領域外ワーク領域に含まれる安全装置作動情報領域から安全装置作動情報をロードし（ステップX602）、安全装置作動情報が旧作動情報領域の値であるか否かを判定する（ステップX603）。安全装置作動情報が旧作動情報領域の値である場合に（ステップX603；Y）、安全装置作動情報に変化がないため、演出コマンドを設定（送信）せずに、ステップX609の処理に移行する。

【0701】

40

遊技制御装置100は、安全装置作動情報が旧作動情報領域の値でない場合に（ステップX603；N）、安全装置作動情報に変化があるため、演出コマンドを設定（送信）できるように、安全装置作動情報とコマンドを対応付けた安全装置作動関連コマンドテーブルを設定し（ステップX604）、安全装置作動情報に対応するコマンド（ACTION部）を取得する（ステップX605）。そして、コマンド定義なしであるか否かを判定する（ステップX606）。安全装置作動関連コマンドテーブルにおいて、安全装置未作動情報（値0）に対応するコマンドが定義されていないため（コマンドがないため）、安全装置作動情報が安全装置未作動情報（値0）である場合に、コマンド定義なしと判定できる。コマンド定義なしの場合に（ステップX606；Y）、演出コマンドを設定（送信）せずに、ステップX609の処理に移行する。

50

【0702】

遊技制御装置100は、コマンド定義ありの場合に（ステップX606；N）、安全装置作動関連コマンド（MODE部）を演出コマンドとして準備する（ステップX607）。安全装置作動情報が安全装置作動予告情報（値1）、安全装置作動警告情報（値2）、安全装置作動中情報（値3）である場合に、コマンド定義ありと判定できる。そして、演出コマンドを設定（送信）する演出コマンド設定処理を実行する（ステップX608）。なお、演出コマンドは、MODE部及びACTION部からなる。なお、安全装置作動関連コマンドテーブルにおいて、安全装置未作動情報（値0）に対応するコマンドを定義して、ステップX606の判定を省略し、安全装置未作動情報（値0）に対しても安全装置作動関連コマンドを設定（送信）できるようにしてよい。

10

【0703】

次に、遊技制御装置100は、安全装置作動情報が安全装置作動中情報（値3）であるか否かを判定する（ステップX609）。安全装置作動情報が安全装置作動中情報（値3）でない場合に（ステップX609；N）、そのまま安全装置関連処理を終了する。一方、安全装置作動情報が安全装置作動中情報（値3）である場合に（ステップX609；Y）、安全装置作動中フラグ領域に安全装置が作動中であることを示す「1」を安全装置作動中フラグとしてセーブし（ステップX610）、その後安全装置関連処理を終了する。なお、前回のタイマ割込み処理においてステップX744（後述）にて安全装置作動中情報（値3）がセーブされた場合に、次のタイマ割込み処理においてステップX609の結果が「Y」となる。

20

【0704】

以上のようにして、安全装置作動情報が変化して安全装置作動予告情報（値1）、安全装置作動警告情報（値2）、安全装置作動中情報（値3）となった際に、安全装置作動関連コマンドが安全装置作動情報を一部（ACTION部）に含んだ形で、演出制御装置300に送信される。安全装置作動関連コマンドは、ACTION部が安全装置作動予告情報（値1）、安全装置作動警告情報（値2）、安全装置作動中情報（値3）の場合に、それぞれ、作動予告状態に対応する作動予告コマンド、作動警告状態に対応する作動警告コマンド、作動状態に対応する作動中コマンドになる。

【0705】

演出制御装置300が、作動予告コマンドを受信することによって、安全装置の作動予告状態で作動予告表示511（例えば「まもなく打ち止めです」の文字）を表示装置41に表示できる。したがって、遊技者に遊技停止状態になる可能性があることを事前に報知して、遊技者に遊技を終了させることを促し、遊技者が意図せず不利益を受けることを防止できる。また、不正を行っている者には驚きを与えて、不正を止めることを促すことができる。

30

【0706】

演出制御装置300が、作動警告コマンドを受信することによって、安全装置の作動警告状態で作動警告表示512（例えば「当り終了後に打ち止めとなります」の文字）を表示装置41に表示できる。したがって、遊技者に小当り又は大当りの終了後に遊技停止状態になることを事前に報知して、連チャンが止まるなど不利益を受けることを遊技者に警告することができる。なお、連チャンとは、例えば通常モード（又は通常遊技状態）を経ないで、大当り状態と特定遊技状態が継続することである。また、作動警告状態によって、不正を行っている者には驚きを与えて、不正を止めることを促すことができる。

40

【0707】

演出制御装置300が、作動中コマンドを受信することによって、安全装置の作動状態（作動中状態）で、作動中表示513（例えば「打ち止め中」の文字）を表示装置41に表示できる。したがって、新たな遊技者（客）が遊技機10を使用することを防止でき、不正を行っている者がいれば不正行為を止めさせることもできる。

【0708】

なお、安全装置作動情報が変化せず0、1、2、3に維持される場合（0→0、1→1

50

、2→2、3→3の無変化の場合）に、安全装置作動関連コマンドは演出制御装置300に送信されない。安全装置カウンタ値が190000～194999になった後に190000未満となって安全装置作動情報が1から0に変化したとき（1→0の変化時）にも、安全装置作動関連コマンドはコマンド定義なしで送信されない。なお、安全装置作動情報が2から1にあるいは3から2に変化すること（2→1、3→2の変化）は、後述の差玉確認処理や安全装置作動監視処理によって除かれている。

【0709】

安全装置作動情報が0から1に変化したとき（0→1の変化時）に、安全装置作動関連コマンドのうち作動予告コマンドが演出制御装置300に送信される。安全装置作動情報が1から2に変化したとき（1→2の変化時）に、安全装置作動関連コマンドのうち作動警告コマンドが演出制御装置300に送信される。安全装置作動情報が2から3に変化したとき（2→3の変化時）に、安全装置作動関連コマンドのうち作動中コマンドが演出制御装置300に送信される。なお、安全装置作動情報が2から3に変化した場合は、直後の1回だけ、ステップX603の結果が「Y」となりステップX604～X610を通り作動中コマンドが送信され、安全装置作動中フラグ=1となるため安全装置が作動中になり（ステップX601；Y）、以降のタイマ割込み処理ではステップX604～X610を通らず安全装置作動関連コマンドは送信されない。

【0710】

なお、安全装置作動情報が1から3に直接的に変化すること自体（1→3の変化自体）は、後述の差玉確認処理や安全装置作動監視処理によって除かれているが、安全装置作動情報が瞬時に1→2→3と変化することはある（2は瞬間値になり後述のように作動警告状態は発生しない）。この1→2→3の変化は、大当たり中でも小当たり中でもない場合に安全装置カウンタ値が195000に達して作動予告状態から作動状態に移行したことに対応する。そして、安全装置の作動予告状態から作動状態に移行したことに対応して、作動中コマンドが安全装置作動関連コマンドとして演出制御装置300に送信される（ステップX605，X607）。

【0711】

〔領域外統合処理〕

次に、タイマ割込み処理（図11）における領域外統合処理（ステップX122）の詳細について説明する。図63は、領域外統合処理の手順を示すフローチャートである。領域外統合処理は、領域外処理であり前述の領域外プログラムの一部として実行される。

【0712】

遊技制御装置100は、まず、スタックポインタを領域外ワーク領域のスタックポインタ保存領域にセーブし（ステップX701）、スタックポインタに領域外スタック領域の値として、領域外スタック領域（領域外用スタック領域）の先頭を示すアドレス値を設定する（ステップX702）。これにより、使用するスタックを示すスタックポインタを領域内スタック領域から領域外スタック領域に切り替える。

【0713】

次に、遊技制御装置100は、レジスタバンク0とレジスタバンク1の両方に対してレジスタの情報（値）を領域外スタック領域に退避（PUSH）する（ステップX703）。ここで、汎用レジスタ全部を退避することが好適である。そして、性能表示装置152の表示制御等を行う性能表示装置制御処理を実行する（ステップX704）。続いて、差玉数（安全装置カウンタ値）を更新して差玉数（安全装置カウンタ値）に対応して安全装置作動情報を設定する差玉確認処理（ステップX705）を実行する。次に、安全装置の作動を監視する安全装置作動監視処理を実行する（ステップX706）。

【0714】

その後、遊技制御装置100は、退避したレジスタを復帰し（ステップX707）、スタックポインタ保存領域からロードしてスタックポインタを設定し（ステップX708）、性能表示編集処理を終了する。設定したスタックポインタは、領域内スタック領域のアドレスを示すことになる。

10

20

30

40

50

【0715】

〔性能表示装置制御処理〕

次に、領域外統合処理（図63）における性能表示装置制御処理（ステップX704）の詳細について説明する。図64は、性能表示装置制御処理の手順を示すフローチャートである。性能表示装置制御処理は、領域外処理であり前述の領域外プログラムの一部として実行される。

【0716】

遊技制御装置100は、まず、性能表示用ワーク領域の正当性を判定する正当性判定を実行し、正当でなく異常な場合に、性能表示用ワーク領域の初期化（初期値設定も含む）を実行する（ステップX711）。ステップX711の処理は、図10のステップX84の処理と同様である。

10

【0717】

なお、性能表示装置制御処理が実行される度に正当性判定が実行されるため、性能表示用ワーク領域が正当でない場合に、すぐにその初期化が実行でき、異常な性能表示（異常なベース値等の表示）が極力防止できる。

【0718】

また、性能表示用ワーク領域の初期化（初期値設定も含む）は、スタックポインタ保存領域を保護するよう、スタックポインタ保存領域以外を初期化の対象とする。なお、本実施形態において領域外スタック領域は初期化しないが、初期化するようにしてもよい。領域外スタック領域を初期化する場合でも、領域外スタック領域に退避したレジスタの値は保護して初期化しない。性能表示用ワーク領域の初期化は、領域内ワーク領域（遊技制御用ワーク領域）と領域内スタック領域（遊技制御用スタック領域）の初期化とは区別されて実行されるため、領域内ワーク領域と領域内スタック領域には影響を与えない。

20

【0719】

続いて、遊技制御装置100は、初期表示タイマ更新処理を実行する（ステップX712）。初期表示タイマ更新処理において、性能表示開始時（電源投入後）に約5秒間だけ性能表示装置152の各桁の表示器のLEDを全て点滅する全点滅制御（初期表示制御）するためのタイマの更新を行う。

【0720】

次に、遊技制御装置100は、ベース値の算出の対象となる入力ポートのスイッチ立ち上がりエッジ情報を性能表示ワーク領域にコピーする（ステップX713）。スイッチ立ち上がりエッジ情報は、入力処理で取得されて領域内ワーク領域（特にスイッチ制御領域）に記憶されている（ステップX103）。前述のとおり、本実施形態において、ベース値算出の対象となる入力ポート（監視対象の入力ポート）は、第3入力ポート124と第4入力ポート126である。コピーしたスイッチ立ち上がりエッジ情報は、性能表示編集処理（図10）で利用される。

30

【0721】

なお、遊技球を検出しても直接的に通常賞球数又は通常アウト球数を変化させず、ベース値の算出の対象とならないスイッチの立ち上がりエッジ情報（ビット）はクリアした状態でコピーする（マスクする）。例えば、ゲートスイッチ34aや特定領域スイッチ72aや残存球排出口スイッチ73などの情報はクリアした状態でコピーする。これにより、性能表示編集処理において、これらスイッチに関する処理（少なくともステップX91のクリア処理）が省略できる。

40

【0722】

なお、通常アウト球数は、仮に、入賞口のスイッチ35a、36a、37a、38a、39a、ゲートスイッチ34aや特定領域スイッチ72aや残存球排出口スイッチ73での入力（遊技球検出）自体によって更新されてしまうと、遊技領域32から排出された全ての遊技球を検出するアウト球検出スイッチ74と重複して余分に更新され、ベース値が誤った値に算出されてしまう。また、通常賞球数は、仮に、入賞口のスイッチと重複して遊技球が通過可能なゲートスイッチ34aや特定領域スイッチ72aや残存球排出口スイ

50

ッチ 7 3 での入力（遊技球検出）自体によって更新されてしまうと、入賞口のスイッチと重複して余分に更新され、ベース値が誤った値に算出されてしまう。

【 0 7 2 3 】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、性能表示装置表示処理を実行する（ステップ X 7 1 4）。性能表示装置表示処理では、表示期間の種類や、その他各種条件に合わせ、性能表示装置 1 5 2 に表示するベース値に対応するセグメント出力データ（ベース値に関する表示データや点灯パターンデータ）を設定する。例えば、表示期間として、リアルタイム値表示期間 B L、1 回前表示期間 B 1、2 回前表示期間 B 2、3 回前表示期間 B 3 を設けて、それぞれの表示期間において、ベース値の計測中のリアルタイム値、1 回前の集計区間、2 回前の集計区間、3 回前の集計区間で計測したベース値に対応するセグメント出力データを設定してよい。

10

【 0 7 2 4 】

次に、遊技制御装置 1 0 0 は、表示期間の期間切替えのためのタイマの更新を行うとともに、表示期間の切替えタイミングであるか否かを判定する（ステップ X 7 1 5）。表示期間の切替えタイミングである場合に（ステップ X 7 1 5；Y）、表示期間の切替え設定を実行し（ステップ X 7 1 6）、性能表示装置制御処理を終了する。遊技制御装置 1 0 0 は、表示期間の切替えタイミングでない場合に（ステップ X 7 1 5；N）、表示期間の切替え設定を実行せずに、性能表示装置制御処理を終了する。

【 0 7 2 5 】

表示期間の切替え設定では、B L → B 1 → B 2 → B 3 → B L → … のように、表示期間の情報の切り替え設定を行う。また、期間切替えのためのタイマの初期値（例えば所定期間 5 秒に相当する初期値）を設定する。

20

【 0 7 2 6 】

〔差玉確認処理〕

次に、領域外統合処理（図 6 3）における差玉確認処理（ステップ X 7 0 5）の詳細について説明する。図 6 5 は、差玉確認処理の手順を示すフローチャートである。差玉確認処理は、領域外処理であり前述の領域外プログラムの一部として実行される。差玉確認処理では、差玉数を示唆する安全装置カウンタ値（差玉数 + 1 0 万）を更新し、安全装置の状態を示唆する安全装置作動情報を更新する。

【 0 7 2 7 】

遊技制御装置 1 0 0 は、まず、領域内ワーク領域に含まれる安全装置作動中フラグ領域の安全装置作動中フラグに基づいて安全装置が作動中であるか否かを判定する（ステップ X 7 2 1）。安全装置が作動中である場合に（ステップ X 7 2 1；Y）、直ちに差玉確認処理を終了して、安全装置カウンタ値と安全装置作動情報の更新は行われない。なお、本実施形態では、領域外プログラムに含まれる領域外統合処理プログラム（安全装置に関するプログラム）が遊技停止中に実行されない構成を有し、安全装置が作動して遊技停止状態になっている場合には、差玉確認処理を含む領域外統合処理は実行されないため（ステップ X 1 2 0；Y）、ステップ X 7 2 1 の処理は無くてもよい。なお、ステップ X 7 2 1 の処理が無い場合に、安全装置作動中フラグ領域は領域内プログラムで読み書きされ、領域外プログラムで読まれない領域（アクセスされない領域）となる。

30

【 0 7 2 8 】

遊技制御装置 1 0 0 は、安全装置が作動中でない場合に（ステップ X 7 2 1；N）、領域外ワーク領域に含まれる旧作動情報領域の旧作動情報が 2 以上（旧作動情報領域 ≥ 2）であるか否かを判定する（ステップ X 7 2 2）。旧作動情報が 2 以上である場合に（ステップ X 7 2 2；Y）、差玉確認処理を終了して、安全装置カウンタ値と安全装置作動情報の更新は行われない。

【 0 7 2 9 】

遊技制御装置 1 0 0 は、旧作動情報が 2 未満である場合に（ステップ X 7 2 2；N）、第 4 入力ポート 1 2 6 に関するスイッチ制御領域（領域内ワーク領域）のスイッチ立ち上がりエッジ情報に基づいてアウト球検出スイッチ 7 4 に入力があるか否かを判定する（ス

40

50

テップX 7 2 3)。アウト球検出スイッチ7 4に入力がある場合に(ステップX 7 2 3 ; Y)、安全装置カウンタ値が0であるか否かを判定する(ステップX 7 2 4)。安全装置カウンタ値が0でない場合に(ステップX 7 2 4 ; N)、安全装置カウンタ領域の値である安全装置カウンタ値を-1更新する(1だけ減少する)(ステップX 7 2 5)。したがって、アウト球検出スイッチ7 4への入力で排出球数が1だけ増加することに対応して、差玉数(=セーフ球数-排出球数)ひいては安全装置カウンタ値(=差玉数+10万)が1だけ減少して更新されることになる。次に、領域内ワーク領域に含まれる獲得遊技球数領域から獲得遊技球数をロードする(ステップX 7 2 6)。

【0 7 3 0】

遊技制御装置100は、アウト球検出スイッチ7 4に入力がない場合に(ステップX 7 2 3 ; N)、又は、安全装置カウンタ値が0である場合に(ステップX 7 2 4 ; Y)、安全装置カウンタ値を-1更新することなく維持して、獲得遊技球数をロードする(ステップX 7 2 6)。

【0 7 3 1】

次に、遊技制御装置100は、領域外ワーク領域に含まれる安全装置カウンタ領域の安全装置カウンタ値をロードし(ステップX 7 2 7)、安全装置カウンタ値に獲得遊技球数を加算する(ステップX 7 2 8)。獲得遊技球数は、1割込み内に獲得した賞球の数(合計)、すなわち、1割込み内でのセーフ球数の増加であるため、ステップX 7 2 8において、差玉数(=セーフ球数-排出球数)ひいては安全装置カウンタ値(=差玉数+10万)が獲得遊技球数の分だけ増加して更新されることになる。

【0 7 3 2】

続いて、遊技制御装置100は、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値(195000)以上であるか否か(安全装置カウンタ $\geq$ 195000であるか否か)を判定する(ステップX 7 2 9)。安全装置カウンタ値がカウンタ基準値(195000)以上である場合に(ステップX 7 2 9 ; Y)、安全装置カウンタ値を上限值(195000のカウンタ基準値)まで戻すように安全装置カウンタ値に上限値(195000)をセットし(ステップX 7 3 0)、加算後の値として上限値を安全装置カウンタ領域にセーブする(ステップX 7 3 1)。なお、安全装置カウンタ値はステップX 7 2 8において上限値を超えて195000+ α になることもある。ここで、 α は、獲得遊技球数(1割込み内で獲得)の最大値未満であり、例えば、全ての入賞口スイッチに同時に入力があった場合の賞球の合計値よりも小さい。

【0 7 3 3】

一方、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値(195000)未満である場合に(ステップX 7 2 9 ; N)、上限値に制限する必要がないため、ステップX 7 2 8の加算処理による加算後の値をそのまま安全装置カウンタ領域にセーブする(ステップX 7 3 1)。このようにして、安全装置カウンタ領域の安全装置カウンタ値が、加算後の値(上限値に制限されたものも含む)に更新される。

【0 7 3 4】

なお、安全装置カウンタ値を上限值19500に制限することによって、安全装置カウンタ領域の範囲(バイト数又はビット数)が明確になり、遊技制御用プログラムの開発に都合がよい。

【0 7 3 5】

次に、遊技制御装置100は、安全装置カウンタ値に対応する作動情報番号(ここでは0~2)を設定する(ステップX 7 3 2)。0~189999の安全装置カウンタ値、190000~194999の安全装置カウンタ値、195000の安全装置カウンタ値のそれぞれに対応して、作動情報番号は、安全装置の未作動状態(通常状態)を示す「0」、作動予告状態を示す「1」、作動警告状態を示す「2」に設定される。なお、作動情報番号は、安全装置が作動中である作動状態を示す「3」には設定されない。

【0 7 3 6】

続いて、遊技制御装置100は、領域外ワーク領域に含まれる安全装置作動情報領域か

10

20

30

40

50

ら現在の安全装置作動情報をロードして、旧作動情報領域にセーブする（ステップX733）。そして、旧作動情報が2で且つ作動情報番号が1（旧作動情報＝2且つ作動情報番号＝1）であるか否かを判定する（ステップX734）。旧作動情報＝2且つ作動情報番号＝1である場合（ステップX734；Y）、作動情報番号を安全装置作動情報領域にセーブすることなく安全装置作動情報「2」（ロードした値）を維持して、差玉確認処理を終了する。これにより、安全装置作動情報が「2」から「1」に変化することが防止される（2→1の変化の防止）。そして、次のタイマ割込み以降の差玉確認処理は、旧作動情報が2であるため（ステップX722；Y）、すぐに終了して、安全装置カウンタ値と安全装置作動情報の更新は行われず、安全装置作動情報「2」が維持される。

【0737】

10

一方、遊技制御装置100は、旧作動情報が2でないか又は作動情報番号が1でない場合に（ステップX734；N、旧作動情報≠2又は作動情報番号≠1の場合）、作動情報番号を安全装置作動情報領域にセーブして、安全装置作動情報領域を更新する（ステップX735）。その後、差玉確認処理を終了する。なお、安全装置作動情報領域に作動警告状態を示す「2」がセーブされても、大当たり中でも小当たり中でもない場合には、後の安全装置作動監視処理において瞬時に安全装置の作動状態を示す「3」が安全装置作動情報領域にセーブされて、作動警告状態は発生しない。

【0738】

このようにして、差玉確認処理において、0～189999の安全装置カウンタ値、190000～194999の安全装置カウンタ値、195000の安全装置カウンタ値のそれぞれに対応して、安全装置作動情報は、安全装置の未作動状態（通常状態）を示す「0」（安全装置未作動情報）、作動予告状態を示す「1」（安全装置作動予告情報）、作動警告状態を示す「2」（安全装置作動警告情報）に設定される。

20

【0739】

安全装置作動情報の旧情報（ステップX733の旧作動情報）から更新後の新情報（ステップX735）への変化パターン（維持パターン含む）は、0→0、0→1、1→0、1→1、1→2、2→2のいずれかになり、前述のとおり、2→1の変化は防止されている（ステップX734）。

【0740】

なお、遊技制御装置100は、更新された安全装置カウンタ値（ステップX731）を示す差玉コマンド、あるいは、更新された差玉数（＝安全装置カウンタ値－10万）を示す差玉コマンドを、演出制御装置300（サブ基板）に送信し、演出制御装置300は表示装置41等に安全装置カウンタ値あるいは差玉数を表示させてもよい。その場合、差玉確認処理において、旧作動情報領域の旧作動情報が2（安全装置作動警告情報）でも（ステップX722）、安全装置カウンタ値の更新を行うようにするとともに、ステップX729とステップX730の処理を省略して、安全装置カウンタ値を上限値19500に制限しないようにする。ただし、195000以上の安全装置カウンタ値に対応して、安全装置作動情報は、作動警告状態を示す「2」（安全装置作動警告情報）に設定されるようにする。

30

【0741】

40

以上、差玉確認処理について説明したが、差玉確認処理のステップX726は、払い出された遊技媒体の数又は払い出されることが決定された遊技媒体の数である払出数を計数可能な第1計数手段を構成する。差玉確認処理のステップX723～X725は、使用された遊技媒体の数である使用数（例えば発射球数又は排出球数）を計数可能な第2計数手段を構成する。差玉確認処理のステップX728は、払出数と使用数とに基づいた演算値（例えば安全装置カウンタ値又は差玉数）を演算可能な演算手段を構成する。

【0742】

〔安全装置作動監視処理〕

次に、領域外統合処理（図63）における安全装置作動監視処理（ステップX706）の詳細について説明する。図66は、安全装置作動監視処理の手順を示すフローチャート

50

である。安全装置作動監視処理は、領域外処理であり前述の領域外プログラムの一部として実行される。

【0743】

遊技制御装置100は、まず、安全装置作動情報が2以上（安全装置作動情報 ≥ 2 ）であるか否かを判定する（ステップX741）。安全装置作動情報が2以上である場合に（ステップX741；Y）、すなわち、安全装置作動警告情報（値2）又は安全装置作動中情報（値3）が設定されている場合に、大当たり中又は小当たり中であるか否かを判定する（ステップX742）。ここで、大当たり中又は小当たり中であるか否かは、例えば、ゲーム処理番号（特図ゲーム処理番号、役物ゲーム処理番号）に基づいて判定できる。ゲーム処理番号は、領域内ワーク領域のゲーム処理番号領域（特図ゲーム処理番号領域、役物ゲーム処理番号領域）に記憶される。

10

【0744】

例えば、大当たりファンファーレのゲーム処理番号から大当たりエンディングのゲーム処理番号なら、大当たり中と判定できる。本実施形態では、役物ゲーム処理番号が1から5なら大当たり中と判定できる。また、例えば、小当たり開始（又は小当たりファンファーレ（存在する場合のみ））のゲーム処理番号から小当たり残存球処理（又は小当たりのエンディング（存在する場合のみ））のゲーム処理番号なら、小当たり中と判定できる。本実施形態では、特図ゲーム処理番号が3から5なら小当たり中と判定できる。なお、小当たり図柄が導出された時点から小当たり中と判定してもよいし、大当たり図柄が導出された時点から大当たり中と判定してもよい。小当たり中のV入賞によって大当たりが発生する場合は、V入賞があった時点から大当たり中と判定してもよい。

20

【0745】

遊技制御装置100は、小当たり中でも大当たり中でもない場合に（ステップX742；N）、領域外ワーク領域に含まれる安全装置作動情報領域から現在の安全装置作動情報をロードして、旧作動情報領域にセーブする（ステップX743）。そして、安全装置作動情報領域に安全装置作動中情報（値3）をセーブして、安全装置作動情報領域を更新する（ステップX744）。

【0746】

一方、安全装置作動情報が2より小さい「0」又は「1」の場合に（ステップX741；N）、あるいは、大当たり中又は小当たり中である場合に（ステップX742；Y）、安全装置作動監視処理をすぐに終了して、実質的に安全装置作動監視処理では何もしない。

30

【0747】

以上のように、安全装置作動警告情報（値2）が設定されており安全装置の作動を警告する作動警告状態（条件（1）が成立し、条件（2）は未成立）において、大当たり又は小当たりが終了することによって小当たり中でも大当たり中でもなくなったら（条件（2）が成立したら）、安全装置作動情報を安全装置作動中情報（値3）に設定する（安全装置作動情報の2→3の変化）（ステップX744）。これによって、安全装置作動中フラグを「1」にして（安全装置関連処理のステップX610）、安全装置が作動した作動状態（打ち止め状態）、すなわち、遊技として特図変動表示ゲーム、普図変動表示ゲーム、及び、ラウンド遊技等が実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、遊技禁止状態）を発生できることになる。

40

【0748】

安全装置が作動して遊技ができなくなることによって、差玉数やセーフ球数が大きい場合などに不正対策を適切に行うことができ、また、差玉数やセーフ球数を抑制することによって遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる可能性がある。

【0749】

なお、195000の安全装置カウンタ値に達して安全装置作動警告情報（値2）が設定されていても（差玉確認処理のステップX732、X735）、大当たり中でも小当たり中でもない場合には（ステップX742；N）、安全装置作動情報が瞬時に安全装置作動警告情報（値2）から安全装置作動中情報（値3）に切り替わることになる（ステップX7

50

44)。すなわち、この場合には、作動警告コマンドが演出制御装置300に送信される前に、安全装置作動情報領域の安全装置作動警告情報（値2）が安全装置作動中情報（値3）で上書きされ消去されてしまう。したがって、大当たり中でも小当たり中でもない場合に、安全装置カウンタ値が195000に達すると、安全装置の作動を警告する作動警告状態は発生せず、直後から安全装置が作動して遊技停止状態（遊技不可状態、遊技禁止状態）が発生する。なお、これは前述のように安全装置作動情報が瞬時に1→2→3と変化することに相当するが（2は瞬間値になり作動警告状態は発生しない）、安全装置の作動を予告する作動予告状態から安全装置が作動中である作動状態に移行したことに対応して、作動中コマンドが安全装置作動関連コマンドとして演出制御装置300に送信される（ステップX605，X607）。

10

【0750】

また、安全装置作動中情報（値3）が設定されており、安全装置が既に作動して遊技停止状態になっている場合には、領域外統合処理は実行されないため（ステップX120；Y）、安全装置作動情報を安全装置作動中情報（値3）に維持し、遊技停止状態を継続する。

【0751】

なお、本実施形態では、小当たり中においてV入賞の前後のいずれでも、195000の安全装置カウンタ値に到達して安全装置作動警告情報（値2）が設定されたら、V入賞による大当たりの終了後に、ステップX744で安全装置作動中情報（値3）を設定して遊技停止状態にする（大当たりは発生する）。しかし、他の例として、小当たり中においてV入賞の前に安全装置作動警告情報（値2）が設定されたら、小当たり終了直後に安全装置作動中情報（値3）を設定して遊技停止状態にし（大当たりは発生せず）、小当たり中においてV入賞の後に安全装置作動警告情報（値2）が設定されたら、V入賞による大当たり終了後に安全装置作動中情報（値3）を設定して遊技停止状態にしてよい（大当たりは発生する）。また、さらなる他の例として、小当たり中においてV入賞の前後のいずれで安全装置作動警告情報（値2）が設定されても、小当たり終了直後に、安全装置作動中情報（値3）を設定して遊技停止状態にしてよい（大当たりは発生しない）。

20

【0752】

〔演出制御装置の制御〕

以下に、演出制御装置300が演出制御用プログラムによって実行する制御（処理）について説明する。

30

【0753】

〔メイン処理（演出制御装置）〕

最初に、演出制御装置300によって実行されるメイン処理の詳細を説明する。図67は、演出制御装置300によって実行されるメイン処理（メインプログラム）の手順を示すフローチャートである。メイン処理は、遊技機10に電源が投入されると主制御用マイコン311（演出用マイコン）によって実行される。

【0754】

演出制御装置300は、メイン処理の実行が開始されると、まず、割込みを禁止する（ステップS1）。次にCPU311及びVDP312の初期設定を実行し（ステップS2，S3）、割込みを許可する（ステップS4）。割込みが許可されると、遊技制御装置100から送信されたコマンドを受信するコマンド受信割込み処理を実行可能な状態となる。

40

【0755】

次に、演出制御装置300は、表示装置41等に表示する表示用データの生成を許可し（ステップS5）、乱数生成に用いる乱数シードを設定する（ステップS6）。そして、初期化すべき領域に電源投入時の初期値をセーブする（ステップS7）。

【0756】

続いて、演出制御装置300は、WDT（ウォッチドックタイマ）をクリアする（ステップS8）。WDTは、上述したCPU初期設定（ステップS2）で起動され、CPU3

50

1 1 が正常に動作しているかどうかを監視する。W D T が一定周期を経過してもクリアされない場合は、W D T がタイムアップして C P U 3 1 1 がリセットされる。

【 0 7 5 7 】

その後、演出制御装置 3 0 0 は、R T C （リアルタイムクロック） 3 3 8 から時刻の情報を読み込む R T C 読込処理を実行する（ステップ S 9）。

【 0 7 5 8 】

R T C 読込処理では、所定の周期（例えば 2 時間おき）で R T C 3 3 8 から時刻の情報を読み込む構成としてもよく、ステップ S 9 へ処理が移行する度に時刻の情報を読み込む必要はない。演出制御装置 3 0 0 への電源投入（すなわち遊技機 1 0 への電源投入）の際に、一度だけ、R T C 読込処理を実行する構成としてもよい（R T C 読込処理の位置を変えて、例えばステップ S 3 とステップ S 4 の間で実行してもよい）。演出制御装置 3 0 0 は、R A M 内のタイマ領域に時刻を計時する時刻用タイマ（計時手段）を設定し、所定の周期で R T C 3 3 8 から時刻の情報を読み込んだ際又は電源投入時に一度だけ R T C 3 3 8 から時刻の情報を読み込んだ際に、時刻用タイマ（計時手段）を R T C 3 3 8 の時刻に合わせるよう調整してよい。そして、演出制御装置 3 0 0 は、時刻用タイマを使用して各種処理を実行してもよい。このようにすれば、R T C 3 3 8 から時刻を読み込む処理の回数を低減でき、C P U 3 1 1 の負荷が減少する。

【 0 7 5 9 】

次に、演出制御装置 3 0 0 は、遊技者による演出ボタン 2 5 の操作信号（演出ボタンスイッチ 2 5 a 又はタッチパネル 2 5 b の信号）を検出したり、検出した信号に応じて演出内容（設定）を変更したりする演出ボタン入力処理を実行する（ステップ S 1 0）。続いて、遊技場（遊技店）の責任者や遊技者等による L E D や液晶（表示装置 4 1 等）の輝度、音量の変更などの操作を受け付けるホール・遊技者設定モード処理を実行する（ステップ S 1 1）。ホール・遊技者設定モード処理において、後述の演出ポイントに応じて、遊技者は演出をカスタマイズすることができる。

【 0 7 6 0 】

次に、演出制御装置 3 0 0 は、演出ポイントの加算やクリアを実行する演出ポイント制御処理を実行する（ステップ S 1 2）。演出ポイント制御処理では、演出ポイントの加算対象となる演出や操作が実行されることで演出ポイントが加算される処理がされ、また、演出ポイントを次の遊技に繰り越せるよう遊技終了時又は遊技停止時（打ち止め時）などに、例えば、演出ポイントの情報等を含む情報が 2 次元コードである Q R コード（登録商標）として表示装置 4 1 に表示される。例えば、演出制御装置 3 0 0 は、ホール・遊技者設定モード処理や安全装置系処理（作動中コマンド受信時）において、Q R コード（登録商標）を表示装置 4 1 に表示できる。

【 0 7 6 1 】

次に、演出制御装置 3 0 0 は、演出乱数などの乱数を更新するための乱数更新処理を実行し（ステップ S 1 3）、遊技制御装置 1 0 0 から受信した受信コマンドを解析して対応する受信コマンドチェック処理を実行する（ステップ S 1 4）。なお、受信コマンドチェック処理の詳細については、図 6 8 にて後述する。

【 0 7 6 2 】

続いて、演出制御装置 3 0 0 は、表示装置 4 1 で表示される客待ちデモの内容を編集して制御する客待ちデモ編集処理を実行し（ステップ S 1 5）、客待ち中の遊技機 1 0 の節電状態を制御する節電制御処理を実行する（ステップ S 1 6）。

【 0 7 6 3 】

次に、演出制御装置 3 0 0 は、表示装置 4 1 等の表示装置（表示手段）に表示する内容に合わせて各種データの更新を行ったり、表示装置 4 1 に表示する描画を表示フレームバッファに設定したりする演出表示編集処理を実行する（ステップ S 1 7）。このとき設定される描画データは、フレーム周期 1 / 3 0 秒（約 3 3 . 3 m s e c）以内に V D P 3 1 2 が描画を完了することができるものであれば問題なく表示装置 4 1 の画像を更新することができる。そして、表示フレームバッファへの描画準備を完了させて描画コマンド準備

10

20

30

40

50

終了設定を実行する（ステップ S 1 8）。

【 0 7 6 4 】

続いて、演出制御装置 3 0 0 は、フレーム切替タイミングであるか否かを判定する（ステップ S 1 9）。フレーム切替タイミングでない場合は（ステップ S 1 9；N）、フレーム切替タイミングになるまでステップ S 1 9 の処理を繰り返し、フレーム切替タイミングである場合は（ステップ S 1 9；Y）、表示装置 4 1 への画面描画を指示する（ステップ S 2 0）。本実施形態のフレーム周期は $1/30$ 秒なので、例えば $1/60$ 秒（フレーム周期の $1/2$ ）毎の周期的な V ブランク（画像更新）が 2 回実行されるとフレームの切り替えが行われる。なお、 $1/60$ 秒で画像を更新せず、さらに間隔を大きくしてもよい。

【 0 7 6 5 】

また、演出制御装置 3 0 0 は、スピーカ 1 9 a，1 9 b から出力される音を制御するサウンド制御処理を実行する（ステップ S 2 1）。

【 0 7 6 6 】

また、演出制御装置 3 0 0 は、LED 等からなる装飾装置（盤装飾装置 4 6、枠装飾装置 1 8）を制御する装飾制御処理を実行する（ステップ S 2 2）。装飾制御処理では、例えば、LED 等の装飾装置の輝度制御（発光制御）を実行する。

【 0 7 6 7 】

さらに、演出制御装置 3 0 0 は、モータ及びソレノイドで駆動される電動役物などの演出装置（盤演出装置 4 4）を制御する可動体制御処理を実行する（ステップ S 2 3）。可動体制御処理では、例えば、モータを駆動する役物動作演出を設定する。

【 0 7 6 8 】

そして、演出制御装置 3 0 0 は、前述のステップ S 2 3 の処理を終えると、ステップ S 8 の処理に戻る。以降、ステップ S 8～S 2 3 の処理を繰り返す。

【 0 7 6 9 】

〔受信コマンドチェック処理〕

次に、図 6 8 を参照して、上述したメイン処理（図 6 7）における受信コマンドチェック処理（ステップ S 1 4）の詳細について説明する。図 6 8 は、演出制御装置 3 0 0 によって実行される受信コマンドチェック処理の手順を示すフローチャートである。

【 0 7 7 0 】

演出制御装置 3 0 0 は、まず、遊技制御装置 1 0 0 から受信したコマンド数をチェックするために RAM のコマンド受信カウンタ領域のコマンド受信カウンタの値をコマンド受信数としてロードする（ステップ S 1 0 1）。そして、コマンド受信数が 0 でないか否かを判定する（ステップ S 1 0 2）。コマンド受信数が 0 である場合、すなわち、遊技制御装置 1 0 0 から受信したコマンドがない場合には（ステップ S 1 0 2；N）、解析するコマンドがないので、受信コマンドチェック処理を終了する。

【 0 7 7 1 】

一方、演出制御装置 3 0 0 は、コマンド受信数が 0 でない場合、すなわち、遊技制御装置 1 0 0 からコマンドを受信している場合には（ステップ S 1 0 2；Y）、コマンド受信カウンタ領域のコマンド受信カウンタ値をコマンド受信数分減算した後（ステップ S 1 0 3）、RAM の受信コマンドバッファの内容を解析用のコマンド領域にコピーする（ステップ S 1 0 4）。ここで、受信コマンドバッファはリングバッファなので、バッファ内の内容をコマンド領域にコピーする前にコマンド受信数を減算しても問題ない。また、コピー中に新たにコマンドを受信してもデータが上書きされることはない。

【 0 7 7 2 】

そして、演出制御装置 3 0 0 は、コマンド読出インデックスを 0～31 の範囲で +1 更新（1 だけ加算）する（ステップ S 1 0 5）。受信コマンドバッファは受信したコマンドを 3 2 個まで保存できるよう構成されている。受信したコマンドは、コマンド読出インデックス 0～31 の順に受信コマンドバッファに格納されており、ここではインデックス順に受信したコマンドを読み出して、解析用のコマンド領域にコピーする。なお、解析用のコマンド領域へのコピーが完了したタイミングで、読みだしたコマンド読出インデックス

10

20

30

40

50

に対応する受信コマンドバッファの格納領域内はクリアされる。

【0773】

演出制御装置300は、ステップS101の処理にてロードしたコマンド受信数分のコマンドのコピーが完了したか否かを判定し（ステップS106）、コピーが完了していない場合は（ステップS106；N）、ステップS104～S106の処理を繰り返す。

【0774】

遊技制御装置100から送信されたコマンドを演出制御装置300が受信すると、受信コマンドバッファに受信したコマンドの内容が保存されると同時にコマンド受信カウンタ領域のコマンド受信カウンタ値が加算更新される。受信コマンドバッファには32個分のコマンドを保存することができるが、受信したコマンドの解析は、別途、解析用のコマンド領域で行われる。そして、解析用のコマンド領域に受信したコマンドの内容がコピーされると、受信コマンドバッファ及びコマンド受信カウンタ値はクリアされる。このように、受信コマンドバッファ内で直接解析を行わずに常に空き領域を確保しておくことで、コマンドの大量受信に備えることができる。

【0775】

続いて、演出制御装置300は、コピーが完了した場合には（ステップS106；Y）、解析用のコマンド領域の受信したコマンド内容をロードし（ステップS107）、内容を解析する受信コマンド解析処理を実行する（ステップS108）。なお、受信コマンド解析処理の詳細については、次の図69にて後述する。また、解析用のコマンド領域のアドレスを更新する（ステップS109）。その後、ステップS101の処理にてロードしたコマンド受信数分のコマンドの解析が完了したか否かを判定し（ステップS110）、解析が完了していない場合は（ステップS110；N）、ステップS107～S110の処理を繰り返す。解析が完了した場合には（ステップS110；Y）、受信コマンドチェック処理を終了する。

【0776】

〔受信コマンド解析処理〕

次に、図69を参照して、前述した受信コマンドチェック処理（図68）における受信コマンド解析処理（ステップS108）の詳細について説明する。図69は、演出制御装置300によって実行される受信コマンド解析処理の手順を示すフローチャートである。

【0777】

演出制御装置300は、まず、受信したコマンドの上位バイトをMODE部、下位バイトをACTION部（ACT部）として分離する（ステップS121）。遊技制御装置100から演出制御装置300に送信されるコマンドは、MODE部（MODEコマンド）及びACTION部（ACTIONコマンド）によって構成されており、通常、コマンドの種類を示すMODE部から連続して送信される。したがって、受信したコマンドの上位、下位はMODE部、ACTION部の順に構成される。

【0778】

次に、演出制御装置300は、MODE部が正常範囲であるか否かを判定する（ステップS122）。すなわち、コマンドの種類を示すMODE部が取り得る値（種類を示すコマンド仕様として割り当てられた値）であるか否かを判定する。そして、MODE部が正常範囲である場合には（ステップS122；Y）、同様にACTION部が正常範囲であるか否かを判定する（ステップS123）。すなわち、コマンドの内容（具体的な演出指示等）を示すACTION部が取り得る値（内容を示すコマンド仕様として割り当てられた値）であるか否かを判定する。そして、ACTION部が正常範囲である場合には（ステップS123；Y）、さらに、MODE部に対するACTION部は正しい組み合わせか否かを判定する（ステップS124）。すなわち、ACTION部の値が、MODE部によって特定される種類のコマンドが取り得る値であるのか否かを判定する。そして、正しい組み合わせである場合には（ステップS124；Y）、ステップS125以降の処理でコマンドの系統に応じたコマンド処理を実行する。

【0779】

演出制御装置300は、まず、MODE部の値が変動系コマンドの範囲か否かを判定する（ステップS125）。なお、変動系コマンドは、飾り特別図柄の変動パターンなどを指令するコマンドであり、例えば変動コマンドがある。そして、MODE部が変動系コマンドを表す場合には（ステップS125；Y）、変動系コマンド処理を実行し（ステップS126）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0780】

演出制御装置300は、MODE部が変動系コマンドを表していない場合には（ステップS125；N）、次に、MODE部が当り系コマンドの範囲か否かを判定する（ステップS127）。なお、当り系コマンドは、大当り中や小当り中の演出に関する動作（ファンファーレ画面やラウンド画面の表示など）などを指令するコマンドであり、例えば、ファンファーレ画面を指令するためのファンファーレコマンド、ラウンド画面を指令するためのラウンドコマンド、インターバル画面を指令するためのインターバルコマンド、エンディング画面を指令するためのエンディングコマンドなどである。そして、MODE部が当り系コマンドを表す場合には（ステップS127；Y）、当り系コマンド処理を実行し（ステップS128）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0781】

演出制御装置300は、MODE部が当り系コマンドを表していない場合には（ステップS127；N）、次に、MODE部が図柄系コマンドの範囲か否かを判定する（ステップS129）。なお、図柄系コマンドには、例えば、停止図柄パターンに対応する飾り特図1コマンドと飾り特図2コマンドがある。そして、MODE部が図柄系コマンドを表す場合には（ステップS129；Y）、図柄系コマンド処理を実行し（ステップS130）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0782】

演出制御装置300は、MODE部が図柄系コマンドを表していない場合には（ステップS129；N）、次に、MODE部が単発系コマンドの範囲か否かを判定する（ステップS131）。そして、MODE部が単発系コマンドを表す場合には（ステップS131；Y）、単発系コマンド処理を実行し（ステップS132）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0783】

演出制御装置300は、MODE部が単発系コマンドを表していない場合には（ステップS131；N）、次に、MODE部が先読み図柄系コマンドの範囲か否かを判定する（ステップS133）。先読み図柄系コマンドには、例えば、先読み停止図柄コマンドがある。そして、MODE部が先読み図柄系コマンドを表す場合には（ステップS133；Y）、先読み図柄系コマンド処理を実行し（ステップS134）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0784】

演出制御装置300は、MODE部が先読み図柄系コマンドを表していない場合には（ステップS133；N）、次に、MODE部が先読み変動系コマンドの範囲か否かを判定する（ステップS135）。先読み変動系コマンドには、例えば、先読み変動パターンコマンドがある。そして、MODE部が先読み変動系コマンドを表す場合には（ステップS135；Y）、先読み変動系コマンド処理を実行し（ステップS136）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0785】

一方、演出制御装置300は、MODE部が先読み変動系コマンドを表していない場合には（ステップS135；N）、予期しないコマンド（例えば、テストモード中のみ使用するコマンド）を受信した可能性があるので、受信コマンド解析処理を終了する。また、MODE部が正常範囲でない場合（ステップS122；N）、ACTION部が正常範囲でない場合（ステップS123；N）、もしくは、MODE部に対するACTION部が正しい組合せでない場合も（ステップS124；N）、受信コマンド解析処理を終了する。

【0786】

〔単発系コマンド処理〕

次に、図70を参照して、前述した受信コマンド解析処理（図69）における単発系コマンド処理（ステップS132）の詳細について説明する。図70は、演出制御装置300によって実行される単発系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。

【0787】

演出制御装置300は、まず、MODE部が遊技機の種類を示す機種指定コマンドを表すか否かを判定する（ステップS141）。そして、MODE部が機種指定コマンドを表す場合には（ステップS141；Y）、遊技機の種類を設定する機種設定処理を実行し（ステップS142）、単発系コマンド処理を終了する。

10

【0788】

演出制御装置300は、MODE部が機種指定コマンドを表していない場合には（ステップS141；N）、次に、MODE部がRAM初期化のコマンドを表すか否かを判定する（ステップS143）。そして、MODE部がRAM初期化のコマンドを表す場合には（ステップS143；Y）、RAM初期化の報知等を行うRAM初期化設定処理を実行し（ステップS144）、単発系コマンド処理を終了する。

【0789】

演出制御装置300は、MODE部がRAM初期化のコマンドを表していない場合には（ステップS143；N）、次に、MODE部が停電復旧系コマンドを表すか否かを判定する（ステップS145）。例えば、停電復旧系コマンドとして、停電復旧コマンドと復旧画面コマンドがある。そして、MODE部が停電復旧系コマンドを表す場合には（ステップS145；Y）、停電復旧設定処理を実行し（ステップS146）、単発系コマンド処理を終了する。

20

【0790】

演出制御装置300は、MODE部が停電復旧系コマンドを表していない場合には（ステップS145；N）、次に、MODE部が客待ちデモコマンドを表すか否かを判定する（ステップS147）。そして、MODE部が客待ちデモコマンドを表す場合には（ステップS147；Y）、客待ちデモ設定処理を実行し（ステップS148）、単発系コマンド処理を終了する。

【0791】

演出制御装置300は、MODE部が客待ちデモコマンドを表していない場合には（ステップS147；N）、次に、MODE部が飾り特図1保留数コマンドを表すか否かを判定する（ステップS149）。そして、MODE部が飾り特図1保留数コマンドを表す場合には（ステップS149；Y）、特図1保留情報設定処理を実行し（ステップS150）、単発系コマンド処理を終了する。

30

【0792】

演出制御装置300は、MODE部が飾り特図1保留数コマンドを表していない場合には（ステップS149；N）、次に、MODE部が飾り特図2保留数コマンドを表すか否かを判定する（ステップS151）。そして、MODE部が飾り特図2保留数コマンドを表す場合には（ステップS151；Y）、特図2保留情報設定処理を実行し（ステップS152）、単発系コマンド処理を終了する。

40

【0793】

演出制御装置300は、MODE部が飾り特図2保留数コマンドを表していない場合には（ステップS151；N）、次に、MODE部が確率情報コマンドを表すか否かを判定する（ステップS153）。そして、MODE部が確率情報コマンドを表す場合には（ステップS153；Y）、確率情報設定処理を実行し（ステップS154）、単発系コマンド処理を終了する。

【0794】

演出制御装置300は、MODE部が確率情報コマンドを表していない場合には（ステップS153；N）、次に、MODE部がエラー／不正系のコマンドを表すか否かを判定

50

する（ステップS155）。なお、エラー／不正系のコマンドとして、例えば、不正発生コマンド、不正解除コマンド、状態オフコマンド、状態オンコマンド、磁石不正報知コマンド（磁気エラーコマンド）、盤電波不正報知コマンド（盤電波エラーコマンド）がある。不正発生コマンドとして、始動口1スイッチ36a、始動口2スイッチ37a、入賞口スイッチ35a、大入賞口スイッチ38a、39aの信号に基づく不正入賞の発生を示すコマンドがある。不正解除コマンドは、不正の解除を示すコマンドである。入賞口スイッチ／状態監視処理（ステップX108）において、不正入賞の発生と不正の解除が監視されて、不正発生コマンドと不正解除コマンドが送信され得る。状態オンコマンドとして、シュート球切れスイッチ信号の発生（シュート球切れエラー）や、オーバーフロースイッチ信号の発生（オーバーフローエラー）や、払出異常ステータス信号の発生（払出異常エラー）や、ガラス枠開放検出スイッチ63からの信号の発生（ガラス枠開放エラー）や、本体枠開放検出スイッチ64（前面枠開放検出スイッチ）からの信号の発生（本体枠開放エラー、前面枠開放エラー）を示すコマンドがある。また、状態オフコマンドは、エラーの不発生を示す。磁気センサスイッチ61からの検出（磁石不正）があった場合に、磁石不正監視処理（ステップX115）において磁石不正報知コマンドが送信される。盤電波センサ62からの検出（電波不正）があった場合に、電波不正監視処理（ステップX116）において盤電波不正報知コマンドが送信される。

10

【0795】

そして、MODE部がエラー／不正系のコマンドを表す場合には（ステップS155；Y）、エラーや不正の報知や報知解除をするためのエラー／不正設定処理を実行し（ステップS156）、単発系コマンド処理を終了する。エラー／不正設定処理では、例えば、エラーや不正の報知音を発生させたり、枠装飾装置18や盤装飾装置46のLEDなど遊技機10に設けられた演出用LEDを所定態様で発光させたり、表示装置41等でエラー表示をするよう設定する。

20

【0796】

演出制御装置300は、MODE部がエラー／不正系のコマンドを表していない場合には（ステップS155；N）、次に、MODE部が演出モード切替用のコマンド（特図表示中処理等で設定）を表すか否かを判定する（ステップS157）。そして、MODE部が演出モード切替用のコマンドを表す場合には（ステップS157；Y）、演出モード切替設定処理を実行し（ステップS158）、単発系コマンド処理を終了する。

30

【0797】

演出制御装置300は、MODE部が演出モード切替用のコマンドを表していない場合には（ステップS157；N）、次に、MODE部がアウト球数を示すアウト球数コマンドを表すか否かを判定する（ステップS159）。そして、MODE部がアウト球数コマンドを表す場合には（ステップS159；Y）、アウト球数受信時処理を実行し（ステップS160）、単発系コマンド処理を終了する。

【0798】

演出制御装置300は、MODE部がアウト球数コマンドを表していない場合には（ステップS159；N）、次に、MODE部がカウントのコマンド（大入賞口カウントコマンド）を表すか否かを判定する（ステップS161）。そして、MODE部が大入賞口スイッチのカウントのコマンドを表す場合には（ステップS161；Y）、カウント情報設定処理を実行し（ステップS162）、単発系コマンド処理を終了する。

40

【0799】

演出制御装置300は、MODE部がカウントのコマンドを表していない場合には（ステップS161；N）、MODE部が設定値情報コマンド（確率設定値情報コマンド）を表すか否かを判定する（ステップS163）。設定値情報コマンドは、図6のステップX49の停電復旧時のコマンド及びステップX47の処理で送信されるRAM初期化時のコマンドに含まれる。そして、MODE部が設定値情報コマンドを表す場合には（ステップS163；Y）、設定値受信時処理を実行し（ステップS164）、単発系コマンド処理を終了する。設定値受信時処理では、設定値（確率設定値）をRAM等の記憶部に記憶す

50

るとともに必要な処理を実行する。

【0800】

演出制御装置300は、MODE部が設定値情報コマンドを表していない場合には（ステップS163；N）、MODE部が設定変更系のコマンドを表すか否かを判定する（ステップS165）。設定変更系のコマンドとして、例えば、確率設定変更中のコマンド（ステップX33）がある。そして、MODE部が設定変更系のコマンドを表す場合には（ステップS165；Y）、設定変更系情報設定処理を実行し（ステップS166）、単発系コマンド処理を終了する。設定変更系情報設定処理では、設定変更系のコマンドの内容を記憶し、コマンドに対応する処理を実行する。例えば、確率設定変更中のコマンドを受信した場合に、設定変更系情報設定処理では、遊技者に設定変更中であること報知する設定変更中表示を表示装置41に表示する。

10

【0801】

演出制御装置300は、MODE部が設定変更系のコマンドを表していない場合には（ステップS165；N）、MODE部が設定確認系のコマンドを表すか否かを判定する（ステップS167）。設定確認系のコマンドとして、例えば、確率設定確認中のコマンド（ステップX36）がある。そして、MODE部が設定確認系のコマンドを表す場合には（ステップS167；Y）、設定確認系情報設定処理を実行し（ステップS168）、単発系コマンド処理を終了する。設定確認系情報設定処理では、設定確認系のコマンドの内容を記憶し、コマンドに対応する処理を実行する。例えば、確率設定確認中のコマンドを受信した場合に、設定確認系情報設定処理では、遊技者に設定確認中であること報知する設定確認中表示を表示装置41に表示する。

20

【0802】

演出制御装置300は、MODE部が設定確認系のコマンドを表していない場合には（ステップS167；N）、MODE部が安全装置関連系のコマンドを表すか否かを判定する（ステップS169）。安全装置関連系のコマンドとして、例えば、安全装置作動関連コマンド（ステップX607）がある。安全装置カウンタ値や差玉数などの差玉情報を含む差玉コマンドが遊技制御装置100から演出制御装置300に送信される場合には、安全装置関連系のコマンドにこの差玉コマンドを含めてよい。そして、MODE部が安全装置関連系のコマンドを表す場合には（ステップS169；Y）、安全装置に関連する安全装置系処理を実行し（ステップS170）、単発系コマンド処理を終了する。安全装置系処理では、安全装置関連系のコマンドの内容を記憶し、コマンドに対応する処理を実行する。

30

【0803】

安全装置系処理では、コマンドに対応する処理として、安全装置関連系のコマンドに含まれる情報を表示装置41に表示できる。例えば、安全装置関連系のコマンドとして安全装置作動関連コマンドを受信した場合に、安全装置作動関連コマンドのACTION部に含まれる安全装置作動情報（安全装置作動予告情報（値1）、安全装置作動警告情報（値2）、安全装置作動中情報（値3））に対応した安全装置関連表示（作動予告表示511、作動警告表示512、作動中表示513）を表示装置41に表示する。また、例えば、安全装置関連系のコマンドとして差玉コマンドを受信した場合に、差玉数を表示装置41に表示する。

40

【0804】

差玉数（＝安全装置カウンタ値－10万）の表示は、受信した差玉コマンドに対応させて全範囲の値（例えば、0～10万または－10万～＋10万）を表示装置41に表示するようにしてもよいし、所定の範囲の値（例えば、作動予告状態以降の9万～10万）だけを表示するようにしてもよい。また、差玉数そのものを表示するようにしてもよいし、安全装置の作動（打ち止め）までの残りの遊技球数（遊技媒体数）の形で間接的に差玉数を表示するようにしてもよい。

【0805】

なお、差玉コマンドは、1の単位で変化する差玉数に対応して通知（送受信）されてよ

50

い。例えば、差玉コマンドが示す差玉数は、0～10万の間又は－10万～＋10万の間で、実際の差玉数と同じく1つずつに変化可能である。安全装置カウンタ値ひいては差玉数が更新される度（ステップX731）に、差玉コマンドが送信されてよい。

【0806】

また、差玉コマンドは、所定の単位で変化する差玉数に対応して通知（送受信）されてよい。例えば、差玉コマンドが示す差玉数は、1000の単位で変化可能であり、0（＝実際の差玉数0～999）、1000（＝実際の差玉数1000～1999）、2000（＝実際の差玉数2000～2999）、・・・、10万（＝実際の差玉数10万）であってよい。なお、この場合に、差玉コマンドの送信の機会を減らすために、安全装置カウンタ値ひいては差玉数が1000単位で更新される度（ステップX731）に、差玉コマンドが送信されてもよい。また、差玉コマンドが示す差玉数は、マイナス側の値があってもよい。

【0807】

演出制御装置300は、MODE部が安全装置関連系のコマンドを表していない場合には（ステップS169；N）、MODE部が図柄停止のコマンドを表すか否かを判定する（ステップS171）。なお、図柄停止のコマンドには、例えば、特図1の図柄停止コマンド（飾り特図1停止コマンド）と特図2の図柄停止コマンド（飾り特図2停止コマンド）がある。そして、MODE部が図柄停止のコマンドを表す場合には（ステップS171；Y）、演出制御装置300は、次に、MODE部のコマンドが正常なコマンドであるかを判定する（ステップS172）。

【0808】

MODE部のコマンドが正常なコマンドである場合には（ステップS172；Y）、演出制御装置300は、対応する特図の停止態様を設定し（ステップS173）、全図柄が停止した後に遊技状態フラグを通常状態に設定して（ステップS174）、単発系コマンド処理を終了する。ステップS174の処理では、一例として、遊技状態フラグを通常状態に設定しているが、本処理が実行されるタイミングによって、遊技状態フラグは、「変動中」「大当たり中」「小当たり中」のフラグが設定される。

【0809】

一方、MODE部が図柄停止のコマンドを表していない場合（ステップS171；N）、または、MODE部のコマンドが正常ではない場合（ステップS172；N）には、演出制御装置300は、単発系コマンド処理を終了する。

【0810】

その他、演出制御装置300は、図70には記載されていないコマンドに対する処理を単発系コマンド処理において実行してよい。例えば、演出制御装置300は、時間短縮変動回数コマンド、演出回転数コマンド、打ち方指示報知コマンド（左打ち指示報知コマンド、右打ち指示報知コマンド）などを遊技制御装置100から受信して、当該コマンドに対応する処理を行ってよい。演出制御装置300は、時間短縮変動回数コマンド（時間短縮変動回数）などから時短状態における残りの変動回数を取得でき、演出回転数コマンドなどから各演出モードの演出残り回転数を取得でき、時短状態における残りの変動回数や各演出モードの演出残り回転数などに基づいて演出を設定できる。演出制御装置300は、打ち方指示報知コマンド（左打ち指示報知コマンド又は右打ち指示報知コマンド）に応じて、打ち方を指示（示唆）する打ち方指示表示（左打ち指示表示又は右打ち指示表示）を表示装置41などにおいて表示（報知）できる。

【0811】

〔先読み図柄系コマンド処理〕

次に、図71を参照して、前述した受信コマンド解析処理（図69）における先読み図柄系コマンド処理（ステップS134）の詳細について説明する。図71は、演出制御装置300によって実行される先読み図柄系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。

【0812】

演出制御装置300は、まず、最新保留情報が特図1保留（特図1始動記憶）の情報であるか否か、例えば、最新で受信した飾り特図保留数コマンドが飾り特図1保留数コマンドであるか否かを判定する（ステップS181）。最新保留情報が特図1保留の情報である場合（ステップS181；Y）、先読み図柄系コマンド（先読み停止図柄コマンド）を特図1保留数に対応する特図1先読み図柄コマンド領域にセーブする（ステップS182）。

【0813】

演出制御装置300は、最新保留情報が特図1保留の情報でない場合（ステップS181；N）、すなわち、最新で受信した飾り特図保留数コマンドが飾り特図2保留数コマンドである場合、先読み図柄系コマンド（先読み停止図柄コマンド）を特図2保留数に対応する特図2先読み図柄コマンド領域にセーブする（ステップS183）。 10

【0814】

演出制御装置300は、ステップS182とステップS183の後、先読み変動系コマンドの受信待ちであることを示す先読み変動系コマンド受信待ちフラグを設定する（ステップS184）。これは、先読み図柄系コマンドと先読み変動系コマンドがセットになっているため、遊技制御装置100から先読み図柄系コマンドに続いて先読み変動系コマンドが送信されるためである。その後、先読み図柄系コマンド処理を終了する。

【0815】

〔先読み変動系コマンド処理〕

次に、図72を参照して、前述した受信コマンド解析処理（図69）における先読み変動系コマンド処理（ステップS136）の詳細について説明する。図72は、演出制御装置300によって実行される先読み変動系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。 20

【0816】

演出制御装置300は、まず、先読み変動系コマンド（先読み変動パターンコマンド）の受信待ち中であるか否かを判定する（ステップS191）。前述の先読み変動系コマンド受信待ちフラグ（ステップS194）が設定されている場合、先読み変動系コマンドの受信待ち中であると判定できる。先読み変動系コマンドの受信待ち中でない場合（ステップS191；N）、先読み変動系コマンド処理を終了する。先読み変動系コマンドの受信待ち中である場合（ステップS191；Y）、先読み変動系コマンド受信待ちフラグをクリアする（ステップS192）。 30

【0817】

次に、演出制御装置300（サブ基板）は、最新保留情報の図柄（特図1又は特図2）の保留数に対応する先読み変動MODE変換テーブルを設定し（ステップS193）、先読み変動系コマンドのMODE部に対応してサブ内先読み変動コマンドMODE部を取得する（ステップS194）。次に、先読み変動ACT変換テーブルを設定し（ステップS195）、先読み変動系コマンドのACTION部（ACT部）に対応するサブ内先読み変動コマンドACT部を取得する（ステップS196）。 40

【0818】

次に、演出制御装置300は、変換後のMODE部とACT部（すなわち、サブ内先読み変動コマンドMODE部とACT部）が共に0以外であるか否かを判定する（ステップS197）。なお、正常（有効）なコマンドであれば0以外に変換される。変換後のMODE部、ACT部が共に0以外である場合（ステップS197；Y）、変換後のMODE部とACT部から構成される変換後のコマンドを最新保留情報、保留数に対応する先読み変動コマンド領域（特図1先読み変動コマンド領域又は特図2先読み変動コマンド領域）にセーブする（ステップS198）。そして、先読みコマンド整合チェック処理を実行して（ステップS199）、変換後のMODE部とACT部の組合せが正常であるか否かを判定する（ステップS200）。 50

【0819】

なお、保留が変動表示ゲームを開始するときの保留数によって、MODE部に対応する

前半変動の時間が増える。保留が変動表示ゲームを開始するときに、保留が他になければ長めの前半変動になり、新たに保留が発生して保留数が多ければ短めの前半変動となる。したがって、前半変動の時間値が遷移しても、演出制御装置300の内部コマンドが同じに扱えるように、受信した先読み変動系コマンドのMODE部をサブ内先読み変動コマンドMODE部に変換しておく。

【0820】

また、リーチの種類は保留数に関係ないため、サブ内先読み変動コマンドACT部に対応する後半変動は保留数に依存しない。しかし、同一システムのリーチにも種類があるため、仮に先読み変動系コマンドのACT部（後半変動の値）を変換せずに、演出制御装置300がそのまま使うと数が多くなりチェックが困難になる。例えば、ノーマルリーチにも、ノーマルリーチ-1停止はずれ、ノーマルリーチ+1停止はずれなどの種類が存在する。したがって、同一システムのリーチを示すACT部を、同じサブ内先読み変動コマンドACT部に変換することで、数を減らし、先読みコマンド整合チェック処理等のチェック処理の負担を軽減する。

【0821】

次に、演出制御装置300は、変換後のMODE部とACT部（すなわち、サブ内先読み変動コマンドMODE部とACT部）の少なくとも一方が0である場合（ステップS197；N）、又は、変換後のMODE部とACT部の組合せが正常でない場合（ステップS200；N）、変換後のコマンドに異常があるとして、先読み変動系コマンド処理を終了する。

【0822】

演出制御装置300は、変換後のMODE部とACT部の組合せが正常である場合（ステップS200；Y）、先読み対象の保留情報（最新保留の情報）を先読み変動コマンド領域からロードし（ステップS201）、最新保留の先読み演出に関する先読み抽選処理を実行する（ステップS202）。先読み演出としては、例えば、連続予告演出（チャンス目先読み演出を含む）、先読みゾーン演出、保留変化予告などがある。続いて、最新保留の先読み演出（保留変化予告等）が発生するか否かを判定する（ステップS203）。最新保留の先読み演出が発生する場合（ステップS203；Y）、選出された先読み演出に対応するポイント情報を設定する（ステップS204）。

【0823】

次に、演出制御装置300は、発生する先読み演出（保留変化予告等）が直ちに開始する演出であるか否かを判定する（ステップS205）。発生する先読み演出が直ちに開始する演出である場合（ステップS205；Y）、選出された先読み演出に対応する表示を設定する（ステップS206）。発生する先読み演出が直ちに開始する演出でない場合（ステップS205；N）、保留シフトの際（保留表示の移動の際、保留数減少の際）の先読み演出に対応する表示を設定、保存する（ステップS207）。そして、先読み変動系コマンド処理を終了する。なお、先読み演出は、変動表示ゲームの結果（遊技結果）を示唆する情報を当該変動表示ゲームが停止する前に予告することで大当たり期待度（特別結果となる期待度）を報知する演出になるが、設定された確率設定値（1～6）を示唆する情報を報知するようにしてもよい。すなわち、演出制御装置300は、大当たり期待度や確率設定値に基づいて先読み対象の保留表示（アイコン）を変化させるように先読み演出を行うことができる。

【0824】

一方、演出制御装置300は、最新保留の先読み演出が発生しない場合（ステップS203；N）、そのまま、先読み変動系コマンド処理を終了する。

【0825】

〔図柄系コマンド処理〕

次に、図73を参照して、前述した受信コマンド解析処理（図69）における図柄系コマンド処理（ステップS130）の詳細について説明する。図73は、演出制御装置300によって実行される図柄系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。

【0826】

演出制御装置300は、受信した図柄系コマンド（飾り特図1コマンド又は飾り特図2コマンド）のMODE部に対応する特図種別を設定する（ステップS211）。特図種別は、特図1又は特図2である。そして、図柄系コマンドのMODE部とACTION部（ACT部）の組合せに対応する図柄種別を設定し、RAM等の所定領域にセーブする（ステップS212）。ここで、特図1と特図2では、図柄の振分け割合が変わるので、MODE毎にテーブルを使用して、図柄種別を設定する。なお、本実施形態において、図柄種別は、はずれ図柄や、特図1の大当り図柄A、特図2の大当り図柄B～F、残保留（特図2保留）での大当り図柄G、時短図柄（サポ当り図柄）などに対応する。

【0827】

〔変動系コマンド処理〕

次に、図74を参照して、前述した受信コマンド解析処理（図69）における変動系コマンド処理（ステップS126）の詳細について説明する。図74は、演出制御装置300によって実行される変動系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。

【0828】

演出制御装置300は、受信した変動系コマンド（変動コマンド）の特図種別（特図1又は特図2）が未確定であるか否かを判定する（ステップS221）。特図種別が未確定である場合（ステップS221；Y）、変動系コマンド処理を終了する。特図種別が未確定でない場合（ステップS221；N）、受信した変動系コマンドと図柄系コマンドの組合せをチェックし（ステップS222）、変動系コマンドと図柄種別が不整合であるか否かを判定する（ステップS223）。ここで、不整合とは、はずれの変動系コマンドを受信したのに大当り図柄の図柄系コマンドを受信していた場合など、演出を行う上で矛盾してしまうことである。変動系コマンドと図柄種別が不整合である場合（ステップS223；Y）、変動系コマンド処理を終了する。

【0829】

演出制御装置300は、変動系コマンドと図柄種別が不整合でない場合（ステップS223；N）、変動系コマンド（変動コマンド）から変動パターン種別を判別し（ステップS224）、変動中の演出である変動演出を設定する変動演出設定処理を実行する（ステップS225）。なお、同じ変動系コマンドに対して、複数の演出が存在する。続いて、遊技状態（P機状態）を示す遊技状態フラグに特図変動中を設定し（ステップS226）、連続演出等の先読み演出回数が0でなければ-1更新する（ステップS227）。

【0830】

〔変動演出設定処理〕

次に、図75を参照して、前述した変動系コマンド処理（図74）における変動演出設定処理（ステップS225）の詳細について説明する。図75は、演出制御装置300によって実行される変動演出設定処理の手順を示すフローチャートである。

【0831】

演出制御装置300は、まず、変動パターン種別が、リーチなし変動（リーチ状態にならない変動）であるか否かを判定する（ステップS231）。変動パターン種別がリーチなし変動である場合（ステップS231；Y）、演出ポイントのポイント数、機種コード、特図種別、演出モード、設定情報（設定値）に対応する前半予告振分グループアドレステーブルを設定し（ステップS232）、変動系コマンド（変動コマンド）のMODE部と特図種別の保留数に対応する前半予告振分グループテーブルのアドレスを取得する（ステップS233）。リーチなし変動の場合、保留数が多いほど変動時間が短縮されるため、保留数に対応するテーブルのアドレスを取得している。

【0832】

演出制御装置300は、変動パターン種別がリーチなし変動でない場合（ステップS231；N）、すなわち、リーチあり変動である場合、演出ポイントのポイント数、機種コード、特図種別、演出モード、図柄種別、設定情報（設定値）に対応する前半予告振分グループアドレステーブルを設定し（ステップS234）、変動系コマンド（変動コマンド

10

20

30

40

50

）のMODE部と変動パターン種別に対応する前半予告振分グループテーブルのアドレスを取得する（ステップS235）。

【0833】

演出制御装置300は、ステップS233、ステップS235の後、前半変動中（リーチ前）に出現する予告の抽選を行う（ステップS236）。続いて、演出ポイントのポイント数、機種コード、特図種別、演出モード、図柄種別、設定情報（設定値）に対応する後半予告振分グループアドレステーブルを設定し（ステップS237）、変動系コマンドのACT部に対応する後半予告振分グループテーブルのアドレスを取得し（ステップS238）、後半変動中（リーチ中）に出現する予告の抽選を行う（ステップS239）。その後、変動系コマンド（変動コマンド）のMODE部、ACT部に対応する変動演出の内容を決定する（ステップS240）。なお、変動系コマンドから変動時間や主なリーチ内容などがわかる。

10

【0834】

次に、演出制御装置300は、予告の抽選結果に対応する演出（予告演出）の内容を決定する（ステップS241）。その後、リーチ演出等の変動演出や予告演出の内容に応じて、飾り特図変動表示ゲームの停止図柄を決定する（ステップS242）。ここで、はずれ図柄の場合にはばらけ目を決定するなど、飾り停止図柄を具体的に決定する。

【0835】

次に、演出制御装置300は、変動演出の表示設定を行い（ステップS243）、予告演出の表示設定を行う（ステップS244）。続いて、特図種別に対応する保留減少の表示設定を行い、例えば、今回変動する飾り特図に対応する保留表示が減る表示（保留シフトの表示）が設定される（ステップS245）。続いて、スピーカの音声による演出態様（音出力態様）を定める音声番号、装飾装置の発光による演出態様を定める装飾番号を設定する（ステップS246）。装飾装置（盤装飾装置46、枠装飾装置18）は、複数の装飾用発光部（装飾LED等）を有し、装飾番号で定められる発光態様（各LEDの色や発光タイミング等）で発光する。

20

【0836】

なお、音声番号や装飾番号を演出内容だけでなく設定情報（設定値）に基づいて設定することも可能である。このようにすると、遊技者は、装飾装置の発光態様、すなわち、装飾用発光部（LED）の発光態様から遊技機10の設定情報（設定値）を推測することを

30

【0837】

次に、演出制御装置300は、特図種別に対応する飾り特図変動の表示設定を行い（ステップS247）、表示装置41で変動する前述の第一から第三の特別図柄以外に第四特別図柄（第4図柄、識別情報）に関する第4図柄変動の表示設定を行う（ステップS248）。なお、第4図柄変動は、表示装置41以外に設けた前述のランプ表示装置75のランプ表示部1, 2（LED）で表示されてもよいし、表示装置41の表示画面上で実行されてもよい。

【0838】

〔当り系コマンド処理〕

40

次に、図76を参照して、前述した受信コマンド解析処理（図69）における当り系コマンド処理（ステップS128）の詳細について説明する。図76は、演出制御装置300によって実行される当り系コマンド処理の手順を示すフローチャートである。

【0839】

演出制御装置300は、まず、受信した当り系コマンドのMODE部がファンファーレを表すか否かを判定する（ステップS251）。当り系コマンドのMODE部がファンファーレを表す場合（ステップS251；Y）、すなわち、当り系コマンドが大当りファンファーレコマンド又は小当りファンファーレコマンドである場合、ファンファーレ演出を設定するためのファンファーレ演出設定処理を実行する（ステップS252）。また、大当りファンファーレコマンド又は小当りファンファーレコマンドに対応して、打ち方指示

50

（左打ち指示又は右打ち指示）の表示を表示装置 4 1 などにおいて表示（報知）してよい。なお、ファンファーレコマンドには、今回の大当りのラウンド数上限値の情報が含まれている。続いて、現在の遊技機 1 0 の遊技状態（P 機状態）を示す遊技状態フラグにファンファーレ中を設定し（ステップ S 2 5 3）、当り系コマンド処理を終了する。なお、ラウンド数上限値は、図柄系コマンド（停止図柄パターンに対応する飾り特図コマンド）から判定される図柄種別からも得ることができる。

【0840】

演出制御装置 3 0 0 は、受信した当り系コマンドの MODE 部がファンファーレを表さない場合には（ステップ S 2 5 1 の；N）、当り系コマンドの MODE 部がラウンドを表すか否かを判定する（ステップ S 2 5 4）。MODE 部がラウンドを表す場合（ステップ S 2 5 4；Y）、すなわち、当り系コマンドがラウンドコマンド又は小当り開放中コマンドである場合、演出制御装置 3 0 0 は、ラウンド演出設定処理を実行し、現在の遊技機 1 0 の遊技状態（P 機状態）を示す遊技状態フラグにラウンド中を設定し（ステップ S 2 5 5，S 2 5 6）、当り系コマンド処理を終了する。

10

【0841】

受信した当り系コマンドの MODE 部がラウンドを表さない場合には（ステップ S 2 5 4；N）、演出制御装置 3 0 0 は、当り系コマンドの MODE 部がインターバルを表すか否かを判定する（ステップ S 2 5 7）。MODE 部がインターバルを表す場合（ステップ S 2 5 7；Y）、すなわち、当り系コマンドがインターバルコマンドである場合、演出制御装置 3 0 0 は、インターバル演出設定処理を実行し、現在の遊技機 1 0 の遊技状態（P 機状態）を示す遊技状態フラグにインターバル中を設定し（ステップ S 2 5 8，S 2 5 9）、当り系コマンド処理を終了する。

20

【0842】

受信した当り系コマンドの MODE 部がインターバルを表さない場合には（ステップ S 2 5 7；N）、演出制御装置 3 0 0 は、当り系コマンドの MODE 部がエンディングを表すか否かを判定する（ステップ S 2 6 0）。MODE 部がエンディングを表す場合（ステップ S 2 6 0；Y）、すなわち、当り系コマンドがエンディングコマンドである場合、演出制御装置 3 0 0 は、エンディング演出を設定するためのエンディング演出設定処理を実行し、現在の遊技機 1 0 の遊技状態（P 機状態）を示す遊技状態フラグにエンディング中を設定し（ステップ S 2 6 1，S 2 6 2）、当り系コマンド処理を終了する。

30

【0843】

なお、受信した当り系コマンドの MODE 部がエンディングを表さない場合には（ステップ S 2 6 0；N）、演出制御装置 3 0 0 は、いずれの処理も実行せずに、当り系コマンド処理を終了する。

【0844】

〔安全装置〕

以下に、安全装置の状態又は安全装置カウンタ値（差玉数＋初期値）に応じた演出系の装置の態様（表示態様、発光態様、動作態様）等について説明する。演出系の装置は、演出を実行可能な装置であり、例えば、表示装置 4 1 や、演出用 LED 等からなる装飾装置（盤装飾装置 4 6、枠装飾装置 1 8 等）、動作可能な可動役物（可動体、盤演出装置 4 4、枠演出装置等）がある。

40

【0845】

〔演出系の装置の態様〕

図 7 7 は、安全装置の状態に応じた演出系の装置の態様等を示すテーブルである。図 7 7 のように、安全装置の状態又は安全装置カウンタ値（ひいては差玉数）に応じて、演出系の装置の態様が変化する。

【0846】

安全装置情報初期化処理（図 9）等において説明したとおり、安全装置カウンタ値が 0 ～ 1 8 9 9 9 9（差玉数が - 1 0 0 0 0 0 ～ 8 9 9 9 9）の場合には、安全装置の状態は未作動状態（作動予告状態や作動警告状態や作動状態でない通常状態）になる。また、安

50

全装置カウンタ値が190000～194999（差玉数が90000～94999）の場合には、安全装置の状態は安全装置の作動を予告する作動予告状態になる。また、安全装置カウンタ値が195000（差玉数が95000）の場合には、安全装置の状態は安全装置の作動を警告する作動警告状態又は安全装置が作動中である作動状態（作動中状態）になる。

【0847】

安全装置カウンタ値が195000の場合であって、大当たり中又は小当たり中である場合に、安全装置は作動警告状態になり、安全装置カウンタ値が195000の場合であって、大当たり中でも小当たり中でもない場合に、安全装置は作動状態になる。したがって、大当たり又は小当たりが発生する前に、安全装置が作動状態になると、直後から遊技停止状態（遊技不可状態、遊技禁止状態）が発生し、作動警告状態は発生しないことになる。

10

一方、作動警告状態は、大当たり中又は小当たり中に安全装置カウンタ値が195000に達すると発生可能である。そして、大当たり又は小当たりが終了することによって大当たり中でも小当たり中でもなくなると、安全装置は作動警告状態から作動状態（作動中状態）に移行する。

【0848】

安全装置カウンタ値が0～194999（差玉数が－100000～94999）の場合、すなわち安全装置の状態が未作動状態又は作動予告状態である場合には、遊技機の状態（遊技状態）は、遊技中又は客待ち中（客待ち状態）である。また、安全装置カウンタ値が195000（差玉数が95000）の場合であって、安全装置の状態が作動警告状態である場合には、遊技機の状態は小当たり中又は大当たり中であり、安全装置カウンタ値が195000（差玉数が95000）の場合であって、安全装置の状態が作動状態である場合には、遊技機の状態は遊技停止状態（遊技不可状態、遊技禁止状態）である。なお、強エラー2が発生している場合においても、同じ遊技停止状態が発生可能である。

20

【0849】

遊技停止状態においては、遊技として、特図変動表示ゲーム、普図変動表示ゲーム、ラウンド遊技（大当たり中や小当たり中での遊技）等を実行できない。具体的には、図15（入賞数カウンタ更新処理）に示すように、遊技停止状態である場合（ステップX351；Y）には、入賞口スイッチでの遊技球の検出が無効となって入賞口（入賞）は無効になる。また、図12（出力処理）に示すように、遊技停止状態である場合（ステップX203；Y）には、全ソレノイドの動作が停止し、大入賞口、特定領域72、普通変動入賞装置37等が閉鎖して閉状態となり、遊技停止状態である場合（ステップX212；Y）には、球発射装置からの遊技球の発射が停止（禁止）されるとともに、一括表示装置50が消灯する。

30

また、遊技停止状態においては、特図変動表示ゲームや普図変動表示ゲームを継続できないだけでなく、新たな特図変動表示ゲームや新たな普図変動表示ゲームを開始することができない。ただし、遊技停止状態において、払出コマンド送信処理（ステップX107）は停止されないの、遊技停止状態となる前に発生した入賞による賞球の払い出しは継続される。

なお、安全装置が作動した場合の遊技停止状態と、強エラー2が発生している場合の遊技停止状態と、の少なくとも一方においては、遊技球の発射を停止しないように構成することも可能である。

40

【0850】

また、図59（外部情報編集処理）に示すように、安全装置が作動した場合の遊技停止状態である場合（ステップX519；Y）には、ホールコンピュータ等の外部装置へ外部情報信号としてセキュリティ信号が出力され（ステップX522）、試射試験装置へ試験信号として遊技機エラー状態信号が出力される（ステップX523）。なお、安全装置が作動した場合の遊技停止状態と、強エラー2が発生している場合の遊技停止状態と、の少なくとも一方においては、試験信号（遊技機エラー状態信号）を発生しないように構成することも可能である。

50

【0851】

安全装置の未作動状態において、表示装置41は、安全装置に関連する安全装置関連表示を表示しない。なお、例外的に、客待ち中等である場合には、特定機種表示67（例えば「コンプリート機能搭載」の文字）等によって、安全装置付きの機種であることを表示してもよい。これにより、特定機種表示67を見た遊技者は、遊技機10が安全装置（コンプリート機能）を有することを認識できる。

【0852】

安全装置の作動予告状態において、表示装置41は、安全装置関連表示（又は安全装置作動情報表示）として作動予告表示511（例えば「まもなく打ち止めです」の文字）を表示する。作動予告表示511を効果的に表示するために、作動予告表示511の表示態様を、客待ち中や変動表示中（特図変動表示ゲームの実行中）等の遊技状態に応じて変化させるようにしてもよい。演出制御装置300は、単発系コマンド処理（図70）の安全装置系処理（ステップS170）において、作動予告状態の開始時に、安全装置作動関連コマンドとして作動予告状態に対応する作動予告コマンドを受信するので、表示装置41に作動予告表示511を表示することが可能である。

10

【0853】

このように、作動予告表示511を表示することで、遊技者に遊技できなくなる可能性を事前に報知することができるので、遊技者に遊技を終了するよう促すことができ、遊技者が意図せず不利益を受けることを防止できる。また、作動予告表示511を表示することで、不正を行っている者に驚きを与えることができるので、不正を止めるよう促すことができる。さらに、作動予告表示511の表示態様を遊技状態（例えば客待ち中、変動表示中）に応じて異ならせることも可能であり、これにより、効果的な予告表示を行うことが可能となる。

20

【0854】

安全装置の作動警告状態において、表示装置41は、安全装置関連表示（又は安全装置作動情報表示）として作動警告表示512（例えば「当り終了後に打ち止めとなります」の文字）を表示する。演出制御装置300は、単発系コマンド処理（図70）の安全装置系処理（ステップS170）において、作動警告状態の開始時に、安全装置作動関連コマンドとして作動警告状態に対応する作動警告コマンドを受信するので、表示装置41に作動警告表示512を表示することが可能である。

30

【0855】

安全装置の作動状態、すなわち遊技停止状態において、表示装置41は、安全装置関連表示（又は安全装置作動情報表示）として作動中表示513（例えば「打止中」の文字）を表示する。演出制御装置300は、単発系コマンド処理（図70）の安全装置系処理（ステップS170）において、作動状態の開始時に、安全装置作動関連コマンドとして作動状態に対応する作動中コマンドを受信するので、表示装置41に作動中表示513を表示することが可能である。

なお、演出制御装置300は、安全装置の作動を予告する作動予告表示511、安全装置の作動を警告する作動警告表示512、安全装置の作動中であることを示す作動中表示513を表示装置41等（表示手段）に表示可能な表示制御手段を構成する。

40

【0856】

また、表示装置41は、安全装置が作動した場合の遊技停止状態において、エラー表示を表示可能である。例えば、遊技停止状態でも払い出しは継続されるので、遊技球（遊技媒体）の払い出しに関する払い出しエラーが発生することがあるが、表示装置41は、エラー表示によって払い出しエラーの発生を報知可能である。なお、強エラー2が発生している場合の遊技停止状態においては、ホール関係者や遊技者に払い出しエラーの発生を認識させるために表示装置41に払い出しエラーのエラー表示を表示可能としてもよいし、強エラー2と混同しないように表示装置41に払い出しエラー（弱エラー）のエラー表示を表示不可としてもよい。

【0857】

50

遊技停止状態の場合には、未作動状態や作動予告状態や作動警告状態の場合とは異なり、一括表示装置 50 と性能表示装置 152 の発光部 (LED) は全て消灯する (全消灯)。なお、遊技停止状態において、一括表示装置 50 と性能表示装置 152 の発光部 (LED) は全て点灯してもよい (全点灯)。

また、遊技停止状態において、球貸ボタン 27a は有効のままであり、遊技球を借りるために遊技者が操作すると、払出装置から上皿 21 へ遊技球を払い出してもよい。

【0858】

また、遊技停止状態において、作動中コマンドを受信した演出制御装置 300 は、装飾装置 (枠装飾装置 18、盤装飾装置 46 等) の LED 等の遊技機 10 に設けられた演出用 LED を、全て消灯するか (全消灯) 又は全て点灯する (全点灯)。ただし、エラーの発生中は、一部又は全ての演出用 LED が赤色で点灯してもよい。

10

また、遊技停止状態において、演出制御装置 300 は、スピーカ 19a, 19b からの音声出力を停止して無音としてもよいし、メイン処理 (図 71) のホール・遊技者設定モード処理 (ステップ S11) を実行せず、演出用 LED や液晶 (表示装置 41 等) の輝度やスピーカ 19a, 19b の音量を調整不可にして既定 (デフォルト) の輝度や音量にしてもよい。また、演出制御装置 300 は、可動役物 (可動体、盤演出装置 44、枠演出装置等) の動作中に遊技停止状態が開始した場合には、可動役物を初期位置に戻してもよい。

【0859】

また、他の例として、遊技停止状態において、特図ゲーム処理タイマや役物ゲーム処理タイマや普図ゲーム処理タイマ等の各種ゲーム処理タイマは停止するが、一括表示装置 50 は消灯せずに、遊技停止状態になったときの表示を継続してもよい。さらに、一括表示装置 50 は、遊技停止状態の開始時において変動表示中であれば、この変動表示が終了してから消灯してもよい。これにより、一括表示装置 50 における変動表示が、突然終了することを防止できる。また、遊技停止状態において、性能表示装置 152 は、表示を継続してもよい。

20

【0860】

なお、遊技機 10 の電源が遮断 (オフ) して再度電源投入 (オン) した場合には、安全装置情報初期化处理 (図 9) によって安全装置カウンタ領域や安全装置作動情報領域等が初期化される (ステップ X74~X76)。よって、この場合には、安全装置作動予告情報 (値 1)、安全装置作動警告情報 (値 2)、安全装置作動中情報 (値 3) 等の安全装置作動情報が消去されるので、表示装置 41 における安全装置関連表示 (作動予告表示 511、作動警告表示 512、作動中表示 513 等) は消去されて非表示になってもよい。

30

また、安全装置の作動中に遊技機 10 の電源が遮断 (オフ) して RAM 初期化スイッチ 112 がオンの状態で再度電源投入 (オン) した場合には、メイン処理 (図 6) によって確率設定値以外の RAM 領域が 0 クリアされる (ステップ X45)。よって、この場合には、安全装置作動中フラグ領域が 0 クリアされるので、遊技機 10 は遊技停止状態から遊技できる状態に復帰する。

【0861】

〔画面遷移の例 1〕

40

図 78 及び図 79 は、表示装置 41 の表示画面を時系列で示した画面遷移図の一例 (例 1) である。

電源投入後、遊技機 10 は客待ち中 (客待ち状態) になり、図 78 (a) に示すように、表示装置 41 は客待ち画面となる。ここでは、機種名表示 90 (例えば「P 虎虎虎」の文字) が表示装置 41 に表示されている。この時点では遊技が開始していないので、安全装置カウンタ値は初期値 (10 万) である。その後、操作ハンドル 24 が回転操作されると、球発射装置から遊技球が発射され、遊技球が始動入賞口 36 (第 1 始動入賞口) や普通変動入賞装置 37 (第 2 始動入賞口) へ入賞すると、特図変動表示ゲームが実行される。

【0862】

50

その後、図 78 (b) では、安全装置カウンタ値が初期値 (10 万) から減って 99920 となっている。大当りが発生するまでは賞球の合計数が大きく増えないので、差玉数 (=セーフ球数 - 排出球数) が排出球数の分減っていく傾向となり、安全装置カウンタ値 (差玉数 + 初期値) も減っていく傾向となる。なお、安全装置カウンタ値又は差玉数を示す差玉コマンドが遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 に送信される場合には、演出制御装置 300 は、安全装置カウンタ値又は差玉数 (安全装置カウンタ値 - 初期値) を表示装置 41 に表示してもよい。

【0863】

図 78 (b) は、特図 1 変動表示ゲームの実行中における表示画面である。表示装置 41 の表示領域の中央部には、飾り特図変動表示ゲームのうちの第 1 飾りゲームを表示する第 1 飾りゲーム表示部 81 が設けられる。第 1 飾りゲーム表示部 81 では、左変動表示領域 81a、中変動表示領域 81b、右変動表示領域 81c の変動表示領域の各々で識別情報を変動表示した後に停止表示することで飾り特図変動表示ゲームを表示する。

【0864】

表示装置 41 の表示領域の所定箇所 (本実施形態の場合は右上部) には、飾り特図変動表示ゲームのうちの第 2 飾りゲームを表示する第 2 飾りゲーム表示部 82 が設けられる。第 2 飾りゲーム表示部 82 に表示される第 2 飾りゲームは、第 1 飾りゲーム表示部 81 に表示される第 1 飾りゲームと同様に、左領域、中領域、右領域の各領域で識別情報を変動表示した後に停止して結果を表示する。第 2 飾りゲーム表示部 82 には、第 1 飾りゲーム表示部 81 に表示される識別情報 (大図柄) よりも相対的に小さい識別情報 (小図柄) が表示されるようになっている。

【0865】

また、表示装置 41 の表示領域の所定箇所 (本実施形態の場合は下部) には、始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示を表示する待機中記憶表示部 83a、83b と、現在実行中の特図変動表示ゲームに対応する始動記憶に関する情報を表示する実行中記憶表示部 84 と、が設けられる。

実行中記憶表示部 84 の右方に設けられる第 1 待機中記憶表示部 83a には、第 1 始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示が表示される。第 1 待機中記憶表示部 83a に表示される飾り特図始動記憶表示は、第 1 始動記憶と一対一に対応し、左端の飾り特図始動記憶表示が最先に記憶された第 1 始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示となるように記憶順に並んで表示され、消化される毎に左へ移行するようになっている。そして、特図 1 変動表示ゲームの開始時に第 1 待機中記憶表示部 83a の左端にある飾り特図始動記憶表示が実行中記憶表示部 84 へ移行するようになっている。

【0866】

実行中記憶表示部 84 の左方に設けられる第 2 待機中記憶表示部 83b には、第 2 始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示が表示される。第 2 待機中記憶表示部 83b に表示される飾り特図始動記憶表示は、第 2 始動記憶と一対一に対応し、右端の飾り特図始動記憶表示が最先に記憶された第 2 始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示となるように記憶順に並んで表示され、消化される毎に右へ移行するようになっている。そして、特図 2 変動表示ゲームの開始時に第 2 待機中記憶表示部 83b の右端にある飾り特図始動記憶表示が実行中記憶表示部 84 へ移行するようになっている。

【0867】

なお、待機中記憶表示部 83a、83b では、始動記憶に基づく特図変動表示ゲームの結果や変動パターン等の先読み結果を、当該始動記憶に対応する飾り特図始動記憶表示の表示態様によって示唆することが可能である。

また、実行中記憶表示部 84 では、現在実行中の特図変動表示ゲームの結果や変動パターン等を、当該実行中記憶表示部 84 に表示される実行中記憶表示の表示態様によって示唆することが可能である。

【0868】

表示装置 41 の表示領域の所定箇所 (本実施形態の場合は左上部) には、第 1 始動記憶

数（特図 1 保留数）を表示する第 1 始動記憶数表示部 8 5 a と、第 2 始動記憶数（特図 2 保留数）を表示する第 2 始動記憶数表示部 8 5 b と、が設けられる。

また、表示装置 4 1 の表示領域の所定箇所（本実施形態の場合は右上部）には、電源投入後又は大当たり終了後の特図変動表示ゲームの実行回数を表示する変動回数表示部 8 6 が設けられる。ここでは、電源投入後の特図変動表示ゲームの実行回数が 2 回であることを示す「2 G」が表示されている。なお、確変状態を発生可能な機種の場合には、天井回数に近付いていることを認識しやすくするために、確変状態での回数を除いて、電源投入後又は大当たり終了後の特図変動表示ゲームの実行回数を変動回数表示部 8 6 に表示してもよい。

【0869】

10

また、表示装置 4 1 の表示領域の所定箇所（本実施形態の場合は左上部）には、特図 1 変動表示ゲーム及び特図 2 変動表示ゲームの状態（実行中か停止中か）を表示する状態表示部 8 7 が設けられる。状態表示部 8 7 は左右の領域に分かれており、左側の領域に特図 1 変動表示ゲームの状態が表示され、右側の領域に特図 2 変動表示ゲームの状態が表示される。ここでは、特図 1 変動表示ゲームが実行中（変動中）であり、特図 2 変動表示ゲームが停止中であるので、左側の領域に記号「○」が表示されて、右側の領域に記号「×」が表示されている。なお、記号「○」を点滅表示して、第四特別図柄（第 4 図柄）として第 4 図柄変動を行ってもよい。

また、表示装置 4 1 の表示領域の所定箇所に、表示部 8 1 ～ 8 7 以外の表示部を設けることも可能である。具体的には、例えば、現在の演出モードを表示するモード表示部を設けてもよい。

20

【0870】

その後、大当たりが多数発生して、図 7 8（c）では、安全装置カウンタ値が 1 8 9 9 9 3（差玉数＝8 9 9 9 3）となり、安全装置の作動予告状態が開始する予告開始値 1 9 0 0 0 0（差玉数＝9 0 0 0 0）に近付いている。ここでは、大当たり終了後や天井回数到達等で特定遊技状態（時短状態）となっており、それに対応して、遊技者に右打ちを行うことを指示する右打ち指示表示 9 1 が表示されている。

【0871】

その後、図 7 8（d）では、右打ちによる普通変動入賞装置 3 7（第 2 始動入賞口）への入賞によって第 2 始動記憶が増加して、特図 2 保留数が「4」（特図 1 保留数は「0」）となっている。ここでは、普通変動入賞装置 3 7 への入賞によって賞球が得られて、安全装置カウンタ値が予告開始値 1 9 0 0 0 0 よりも大きい 1 9 0 0 0 9 となっており（安全装置カウンタ値 ≥ 1 9 0 0 0 0）、それに対応して、安全装置関連表示として安全装置の作動を予告する作動予告表示 5 1 1（「まもなく打ち止めです」）が表示されている。

30

なお、作動予告表示 5 1 1 は「まもなく打ち止めです」以外の表現でもよい。また、作動予告表示 5 1 1 の表示態様は、一度に全て表示する態様に限定されず、一度に表示しない態様（スクロール表示等）でもよい。また、作動予告状態においては、作動予告表示 5 1 1 によって安全装置の作動を予告するだけでなく、スピーカ 1 9 a、1 9 b からの音声や演出用 LED の発光等によって安全装置の作動を予告するようにしてもよい。

【0872】

40

このように、作動予告表示 5 1 1 等によって安全装置の作動を予告して、遊技者に遊技停止状態の可能性のあることを事前に報知することで、遊技者に遊技を終了するよう促すことができるので、遊技者が意図せず不利益を受けることを防止できる。また、作動予告表示 5 1 1 等によって安全装置の作動を予告することで、不正を行っている者に驚きを与えることができるので、不正を止めるよう促すことができる。

【0873】

本実施形態においては、作動予告表示 5 1 1 を、他の表示や他の画像オブジェクトと重ならないように表示する。これにより、作動予告表示 5 1 1 によって他の表示や他の画像オブジェクトの視認性が低下することを防止できる。ここで、他の表示や他の画像オブジェクトは、表示部 8 1 ～ 8 7 等における表示、右打ち指示表示 9 1、キャラクタ画像（図

50

示せず）等である。

なお、作動予告表示 5 1 1 は、アニメーション表示（揺動表示、スクロール表示、点滅表示等）でもよい。これにより、作動予告表示 5 1 1 を他の表示や他の画像オブジェクトの邪魔にならないよう（重ならないよう）に表示する場合でも、遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めることができる。また、作動予告表示 5 1 1 を目立たせるため（遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めるため）に、遊技者が注目しやすい表示（例えば右打ち指示表示 9 1）の近傍に作動予告表示 5 1 1 を表示してもよい。

また、作動予告表示 5 1 1 を他の表示や他の画像オブジェクトと重なるように表示する場合には、作動予告表示 5 1 1 を目立たせるため（遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めるため）に、他の表示や他の画像オブジェクトよりも手前側のレイヤに作動予告表示 5 1 1 を表示するようにしてもよい。

10

【0874】

その後、遊技者が休憩等のために操作ハンドル 2 4 の操作をやめると、遊技球の発射が終わる。そして、第 2 始動記憶の消化が進むと、図 7 8（e）に示すように、特図 2 保留数が「0」となる。ここでは、安全装置カウンタ値が予告開始値 1 9 0 0 0 0 よりも大きい 1 9 0 0 5 5 であるので、作動予告表示 5 1 1（「まもなく打ち止めです」）の表示が継続している。

その後、図 7 8（e）で実行されていた特図 2 変動表示ゲームが終了すると、図 7 8（f）に示すように、飾りゲーム表示部 8 1，8 2 において識別情報が停止表示され、実行中記憶表示部 8 4 に表示されていた実行中記憶表示が消えて、状態表示部 8 7 における左右の領域が共に「×」となる。ここでは、安全装置カウンタ値が 1 9 0 0 5 5 のままであるので、作動予告表示 5 1 1 の表示が継続している。

20

【0875】

その後、遊技機 1 0 は客待ち中（客待ち状態）になり、図 7 9（a）に示すように、表示装置 4 1 は客待ち画面となる。客待ち中は、安全装置カウンタ値が 1 9 0 0 5 5 に維持されるので、作動予告表示 5 1 1（「まもなく打ち止めです」）の表示が継続される。

前述したように、作動予告表示 5 1 1 の表示態様は、客待ち中や変動表示中（特図変動表示ゲームの実行中）等の遊技状態に応じて変化してもよい。例えば、本実施形態では、客待ち中に表示する作動予告表示 5 1 1 の表示サイズを、変動表示中に表示する作動予告表示 5 1 1 の表示サイズよりも大きくしている。これにより、作動予告表示 5 1 1 を適切かつ効果的に表示することが可能となる。すなわち、まもなく安全装置が作動して遊技停止となる可能性が高い作動予告状態において、客待ち中に作動予告表示 5 1 1 を目立つように表示することで、新たな遊技者が当該遊技機 1 0 を使用することを効果的に防止できる。

30

【0876】

また、本実施形態では、図 7 9（a）に示すように、作動予告表示 5 1 1 を、客待ち画面における表示（ここでは機種名表示 9 0（「P 虎虎虎」）よりも手前側のレイヤで表示している。これにより、客待ち中に作動予告表示 5 1 1 を大きく表示することで、当該作動予告表示 5 1 1 が、客待ち画面における表示（すなわち他の表示や他の画像オブジェクト）と重なるように表示される場合であっても、当該作動予告表示 5 1 1 の視認性が低下する（他の表示や他の画像オブジェクトに隠れて見えにくくなる）ことを回避できる。

40

なお、客待ち中における作動予告表示 5 1 1 の表示態様（作動予告表示 5 1 1 を目立たせる表示態様）は、表示サイズを大きくする態様や、他の表示や他の画像オブジェクトよりも手前側のレイヤに表示する態様に限定されず、例えば、アニメーション表示（揺動表示、スクロール表示、点滅表示等）とする態様でもよい。また、本実施形態のようにこれらの態様を複数組み合わせることによって目立つように表示することも可能であるし、これらの態様のうちいずれか一つの態様によって目立つように表示することも可能である。

【0877】

その後、遊技者が休憩を終えて遊技を再開すると、図 7 9（b）に示すように、作動予告表示 5 1 1 の表示態様が、変動表示中の表示態様に戻る。

50

その後、連チャン等によって通常モードを経ることなく大当たりが多数発生して、図 7 9 (c) では、安全装置カウンタ値が 1 9 4 5 0 0 (差玉数 = 9 4 5 0 0) となり、安全装置の作動が開始可能となるカウンタ基準値 1 9 5 0 0 0 に近付いている。

なお、安全装置カウンタ値又は差玉数を示す差玉コマンドが遊技制御装置 1 0 0 から演出制御装置 3 0 0 に送信される場合には、演出制御装置 3 0 0 は、安全装置カウンタ値が予告開始値 1 9 0 0 0 0 よりも大きくカウンタ基準値 1 9 5 0 0 0 よりも若干小さい所定値 (例えば 1 9 4 5 0 0) に達したか否か判断できる。したがって、演出制御装置 3 0 0 は、安全装置カウンタ値がこの所定値に達した場合に、安全装置の作動開始に近いことを、作動予告表示 5 1 1 の表示態様を変化させる (例えば点滅させる) ことによって報知してもよい。

10

【0 8 7 8】

また、図 7 9 (c) に示すように、待機中記憶表示部 8 3 a, 8 3 b に飾り特図始動記憶表示が表示されている場合 (未消化の始動記憶がある場合) には、演出制御装置 3 0 0 は、安全装置カウンタ値が所定値 (例えば 1 9 4 5 0 0) に達した場合に、待機中記憶表示部 8 3 a, 8 3 b に表示されている飾り特図始動記憶表示の一部又は全部の表示態様を変化させる (例えば点滅させる) ことによって、安全装置の作動による遊技停止により未消化の始動記憶が無駄になることを報知してもよい。

【0 8 7 9】

また、安全装置カウンタ値が所定値 (例えば 1 9 4 5 0 0) 以上である場合には、遊技者に期待させないようにするために、演出制御装置 3 0 0 は、待機中記憶表示部 8 3 a, 8 3 b に表示されている飾り特図始動記憶表示の表示態様を小当たり結果又は大当たり結果となる期待度等に応じて変化させる保留変化予告等の先読み演出の実行を禁止してもよい。その一方で、安全装置カウンタ値が所定値 (例えば 1 9 4 5 0 0) 以上である場合でも、現在実行中の特図変動表示ゲームに関する予告演出 (例えば、実行中記憶表示部 8 4 に表示されている実行中記憶表示の表示態様を変化させて、現在実行中の特図変動表示ゲームが小当たり結果又は大当たり結果となる期待度等を示唆する演出) の実行は禁止しなくてもよい。

20

また、先読み演出 (保留変化予告等) の実行を禁止するタイミングは、安全装置カウンタ値が所定値 (例えば 1 9 4 5 0 0) に達したタイミングではなく、作動予告状態になったタイミング (すなわち安全装置カウンタ値が予告開始値に達したタイミング) でもよい。

30

なお、安全装置の作動する前に、遊技機 1 0 の電源が遮断 (オフ) して再度電源投入 (オン) する場合には、安全装置情報初期化处理 (図 9) によって安全装置作動情報領域が初期化されて安全装置作動予告情報 (値 1) が消去されるので、この場合には、作動予告表示 5 1 1 は表示されなくなる。

【0 8 8 0】

その後、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値 1 9 5 0 0 0 (差玉数 = 差玉基準値 9 5 0 0 0) となり、大当たり中でも小当たり中でもない場合には、安全装置が作動状態 (作動中状態) となって、遊技機 1 0 は即時に遊技停止状態となる。そして、安全装置の作動状態が開始すると、表示装置 4 1 には、まず、図 7 9 (d) に示すように、安全装置の作動状態が開始すること (安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したこと) を報知する作動時ムービー 5 1 4 が表示される。また、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したことを報知する実績表示 5 1 5 も表示される。

40

【0 8 8 1】

その後、作動時ムービー 5 1 4 が終了すると、図 7 9 (e) に示すように、安全装置関連表示として安全装置が作動中であることを報知する作動中表示 5 1 3 (「打止中」) が表示される。ここでは、当該遊技機 1 0 のメーカー名を示すメーカー名表示 5 1 6 や、メニュー画面 9 3 の表示の仕方を示す説明表示 5 1 7 も表示されており、また、作動時ムービー 5 1 4 が終了しても実績表示 5 1 5 は継続して表示されている。

本実施形態では、作動中表示 5 1 3 の表示サイズを、作動予告表示 5 1 1 (変動表示中

50

に表示する作動予告表示 5 1 1 (図 7 9 (b), (c) 参照)) の表示サイズよりも大きくしている。これにより、作動中表示 5 1 3 を適切かつ効果的に表示することができるので、安全装置が作動中 (遊技停止状態中) であることを効果的に報知できる。すなわち、作動中表示 5 1 3 を大きく表示することで、遊技者が当該遊技機 1 0 を使用することを効果的に防止できる。なお、作動中表示 5 1 3 の表示態様 (作動中表示 5 1 3 を目立たせる表示態様) は、表示サイズを大きくする態様に限定されず、例えば、アニメーション表示 (揺動表示、スクロール表示、点滅表示等) とする態様でもよい。

このように、作動中表示 5 1 3 によって、遊技 (特に新たなゲーム) のできない遊技停止状態であることを報知することで、遊技者に当該遊技機 1 0 を使用しないように促すことができる。また、不正を行っている者がいれば、作動中表示 5 1 3 によって、その不正を止めるよう促すことができる。

10

【0882】

なお、遊技停止状態となったときに、飾りゲーム表示部 8 1, 8 2 において飾り特図変動表示ゲームが実行中 (変動表示中) である場合には、当該飾り特図変動表示ゲームを強制的に終了する。あるいは、当該飾り特図変動表示ゲームの表示レイヤよりも手前側のレイヤで作動時ムービー 5 1 4 等を表示して、当該飾り特図変動表示ゲームを視認できない状態で継続してもよい。

【0883】

前述したように、表示装置 4 1 は、安全装置が作動した遊技停止状態において、エラー表示を表示可能である。例えば図 7 9 (d) や図 7 9 (e) では、遊技球の払い出しに関する払い出しエラーを報知する払い出しエラー表示として、払出前の遊技球の不足に対応するシュート球切れエラーを報知する球切れエラー表示 9 2 a (例えば「球切れエラー」の文字) と、下皿 2 3 が満杯になったことに対応するオーバーフローエラーを報知するオーバーフローエラー表示 9 2 b (例えば「オーバーフローエラー」の文字) と、が表示装置 4 1 で表示されている。ここでは、遊技停止状態となる前に発生した入賞による賞球の払い出しが遊技停止状態となった際又は後に継続して、この払い出しに関する払い出しエラーが発生しているものとする。そして、球切れエラー表示 9 2 a やオーバーフローエラー表示 9 2 b 等の払い出しエラー表示は、対応する払い出しエラーが解消されると消去されてもよい。

20

このように、安全装置が作動した遊技停止状態であっても、払い出しエラーの発生を報知することで、遊技者やホール関係者等に不利益又は不都合が生じることを回避できる。なお、遊技制御装置 1 0 0、演出制御装置 3 0 0、表示装置 4 1 等が協働して、エラーを報知可能な報知手段を構成する。

30

【0884】

また、遊技停止状態となった際又は後に払い出しエラー以外のエラーや不正 (枠開放エラーや磁石不正等) が発生している場合には、遊技者やホール関係者等に不利益又は不都合が生じることを回避するために、当該エラーや当該不正を報知するためのエラー表示を行ってもよい。また、エラー (特に払い出しエラー) や不正が発生した場合でも、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値 1 9 5 0 0 0 になれば、安全装置が作動して遊技停止状態を発生可能である。

40

【0885】

なお、本実施形態では、払い出しエラー表示を、作動中表示 5 1 3 (「打止中」) と重ならないように表示するが、これに限定されない。すなわち、払い出しエラー表示を作動中表示 5 1 3 と重なるように表示してもよく、その場合には、作動中表示 5 1 3 が目立つように、作動中表示 5 1 3 を払い出しエラー表示よりも手前側のレイヤに表示してもよいし、あるいは、払い出しエラー表示を目立つように、払い出しエラー表示を作動中表示 5 1 3 よりも手前側のレイヤに表示してもよい。

また、作動中表示 5 1 3 が目立つように、作動中表示 5 1 3 を払い出しエラー表示よりも大きい表示サイズで表示してもよいし、あるいは、払い出しエラー表示が目立つように、払い出しエラー表示を作動中表示 5 1 3 よりも大きい表示サイズで表示してもよい。ま

50

た、払い出しエラー表示が目立つように、払い出しエラーが解消されるまで、対応する払い出しエラー表示を表示して、作動中表示 5 1 3 を表示しないことも可能である。

【0 8 8 6】

また、払い出しエラー表示等のエラー表示は、作動予告状態においても、作動予告表示 5 1 1 (「まもなく打ち止めです」) とともに表示装置 4 1 に表示でき、作動警告状態においても、作動警告表示 5 1 2 (「当り終了後に打ち止めとなります」) とともに表示装置 4 1 に表示できる。その際、エラー表示が目立つように、エラー表示を、作動予告表示 5 1 1 や作動警告表示 5 1 2 よりも大きい表示サイズで表示したり、作動予告表示 5 1 1 や作動警告表示 5 1 2 よりも手前側のレイヤに表示してこれに重ねたりしてもよい。

【0 8 8 7】

遊技停止状態において、エラー (特に払い出しエラー) が発生した場合には、エラー表示によって当該エラーの発生を報知することに加えて、スピーカ 1 9 a, 1 9 b からの音声や演出用 L E D の発光によって当該エラーの発生を報知するようにしてもよい。演出用 L E D の発光による当該エラーの報知は、一部又は全ての演出用 L E D が特定発光態様 (例えば赤色) で発光することで行われるものであり、例えば、枠装飾装置 1 8 の L E D (枠の L E D) のみが特定発光態様で発光してもよいし、盤装飾装置 4 6 の L E D (遊技盤 3 0 の L E D) のみが特定発光態様で発光してもよいし、枠装飾装置 1 8 と盤装飾装置 4 6 の両方の L E D が特定発光態様で発光してもよい。

【0 8 8 8】

また、遊技停止状態と、遊技停止状態以外の状態 (遊技中又は客待ち中の状態、未作動状態、作動予告状態、作動警告状態) と、でエラー (特に払い出しエラー) の発生を報知するエラー報知態様 (エラー報知方法) を同じにしてもよいし異ならせてもよい。遊技停止状態と遊技停止状態以外の状態とでエラー報知態様を同じにすることで、同じエラーであることを遊技者が認識しやすくなる。また、遊技停止状態と遊技停止状態以外の状態とでエラー報知態様を異ならせることで、遊技停止状態であるか否かを遊技者が認識しやすくなり、さらには、各状態 (遊技停止状態、遊技停止状態以外の状態) に適したエラー報知態様でエラーの発生を報知することが可能となる。なお、払い出しエラー等のエラーや不正は、表示装置 4 1 にエラー表示を表示せずに、スピーカ 1 9 a, 1 9 b からの音声や演出用 L E D の発光等によって報知してもよい。

【0 8 8 9】

遊技停止状態と遊技停止状態以外の状態とでエラー報知態様を異ならせる構成において、例えば、シュート球切れエラーが発生した場合に、遊技停止状態では、球切れエラー表示 9 2 a とスピーカ 1 9 a, 1 9 b からの音声とによってエラー報知して、遊技停止状態以外の状態では、球切れエラー表示 9 2 a と演出用 L E D の発光とによってエラー報知するようにしてもよい。また、この構成において、例えば、オーバーフローエラーが発生した場合には、緊急に対処する必要を考慮して、遊技停止状態と遊技停止状態以外の状態とで、共通にオーバーフローエラー表示 9 2 b とスピーカ 1 9 a, 1 9 b からの音声とによってエラー報知し、スピーカ 1 9 a, 1 9 b からの音声の出力態様 (音量や音の高低) を遊技停止状態と遊技停止状態以外の状態とで異ならせるようにしてもよい。また、この構成において、遊技停止状態では、枠装飾装置 1 8 及び盤装飾装置 4 6 のうち一方の発光によってエラー報知して、遊技停止状態以外の状態では、他方の発光によってエラー報知するようにしてもよい。

【0 8 9 0】

また、安全装置カウンタ値が予告開始値 1 9 0 0 0 0 (差玉数が 9 0 0 0 0) に到達して安全装置の作動予告状態になった後に、安全装置カウンタ値が減った場合 (差玉数が減った場合) には、作動予告表示 5 1 1 (「まもなく打ち止めです」) を消去して非表示にしてもよい。

具体的には、例えば、安全装置カウンタ値が 1 9 0 0 0 0 に達した後、1 8 9 0 0 0 ま で減った場合に、作動予告表示 5 1 1 を非表示にしてもよい。安全装置カウンタ値又は差玉数を示す差玉コマンドが遊技制御装置 1 0 0 から演出制御装置 3 0 0 へ送信される場合

10

20

30

40

50

には、演出制御装置 300 は、差玉コマンドに基づいて安全装置カウンタ値が 189000 であると判断した場合に、作動予告表示 511 を非表示にする。あるいは、安全装置関連処理（図 69）で送信する安全装置作動関連コマンドとして、作動予告状態に対応する作動予告コマンド、作動警告状態に対応する作動警告コマンド、作動状態に対応する作動中コマンドに加えて、未作動状態に対応する未作動コマンドを設けて、安全装置カウンタ値が 189000 である場合に遊技制御装置 100 から演出制御装置 300 へ未作動コマンドを送信して、演出制御装置 300 は未作動コマンドを受信した場合に作動予告表示 511 を非表示にしてもよい。

【0891】

〔画面遷移の例 2〕

図 80 は、表示装置 41 の表示画面を時系列で示した画面遷移図の別の一例（例 2）である。図 78 及び図 79 に示す例 1 では、作動警告状態を経由せずに作動状態となるが、図 80 に示す例 2 では、作動警告状態を経由して作動状態となる場合について説明する。

【0892】

図 79（b）の後、大当たりが多数発生して、図 80（a）では、安全装置カウンタ値が予告開始値 190000 よりも大きい 194278 となっているので、作動予告表示 511（「まもなく打ち止めです」）の表示が継続している。ここでは、特図 1 変動表示ゲームが大当たり結果となり、飾りゲーム表示部 81、82 に飾り停止図柄として大当たり図柄「333」が表示されている。なお、ここで大当たり結果となるのは特図 2 変動表示ゲームでもよい。また、ここでの結果は大当たり結果ではなく小当たり結果でもよい。

【0893】

その後、大当たり状態が開始すると、図 80（b）に示すように、まず、大当たりのラウンド遊技（大当たり中での遊技）の 1 ラウンド目が実行される。小当たりのラウンド遊技の場合には、ここで V 入賞が発生して、次の 2 ラウンド目から V 入賞による大当たり状態が開始するものとする。大当たり状態では大入賞口が開放されるので、それに対応して右打ち指示表示 91 が大当たりのラウンド演出とともに表示装置 41 に表示されている。ここでは、大入賞口への入賞によって多数の賞球（獲得球数、セーフ球数）が得られて、安全装置カウンタ値が 194318 に増加しているが、カウンタ基準値 195000 には達していないので、作動予告表示 511（「まもなく打ち止めです」）の表示が継続している。本実施形態では、作動予告表示 511 を、邪魔にならないようラウンド演出に重ならないように表示するが、作動予告表示 511 をラウンド演出に重なるように表示してもよい。

【0894】

その後、大当たり中に安全装置カウンタ値がカウンタ基準値 195000 に達すると、安全装置はまだ作動せず作動警告状態となり、図 80（c）に示すように、作動予告表示 511 が消去されて、作動警告表示 512（「当り終了後に打ち止めとなります」）が表示装置 41 に表示される。本実施形態では、作動警告表示 512 の表示サイズを、作動予告表示 511（変動表示中に表示する作動予告表示 511）の表示サイズよりも大きく設定している。これにより、安全装置が作動する可能性（遊技停止状態が発生する可能性）を作動予告表示 511 よりも効果的に示唆することができる。なお、作動警告表示 512 の表示態様（作動警告表示 512 を目立たせる表示態様）は、表示サイズを大きくする態様に限定されず、例えば、アニメーション表示（揺動表示、スクロール表示、点滅表示等）する態様であってもよい。また、本実施形態では、作動警告表示 512 を、邪魔にならないようラウンド演出に重ならないように表示するが、作動警告表示 512 をラウンド演出に重なるように表示してもよい。

【0895】

その後、図 80（d）に示すように、大当たりのエンディング演出が実行される。ここでは、安全装置カウンタ値はカウンタ基準値 195000 のままであるが、大当たり中であるので、作動警告表示 512 の表示が継続している。本実施形態では、作動警告表示 512 を、邪魔にならないようエンディング演出に重ならないように表示するが、作動警告表示 512 をエンディング演出に重なるように表示してもよい。また、作動警告状態でのエン

10

20

30

40

50

ディング演出は、作動警告状態以外の状態（未作動状態、作動予告状態）でのエンディング演出と異なり、安全装置の作動の直前であるので、安全装置の作動（打ち止め）を示唆するような専用のエンディング演出としてもよい。作動警告状態で小当りのエンディング演出が実行される場合も同様である。

このように、作動警告表示 5 1 2 によって、遊技者に小当り又は大当りの終了後に遊技停止状態になることを事前に報知することで、連チャンが止まるなど不利益を受けることを遊技者に警告することができる。また、作動警告表示 5 1 2 によって、不正を行っている者に驚きを与えて、不正を止めることを促すことができる。

【0896】

その後、エンディング時間が経過して大当りのエンディング演出が終了すると（すなわち大当り状態が終了すると）、安全装置が作動状態（作動中状態）となり、遊技機 1 0 が遊技停止状態となる。小当り状態が終了する場合も同様である。

そして、安全装置の作動状態が開始すると、表示装置 4 1 には、まず、図 8 0（e）に示すように、安全装置の作動状態が開始すること（安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したこと）を報知する作動時ムービー 5 1 4 が表示される。また、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したことを報知する実績表示 5 1 5 も表示される。すなわち、演出制御装置 3 0 0 は、作動中コマンドを受信したことに対応して、また、作動時ムービー 5 1 4 及び実績表示 5 1 5 の表示を開始する。

その後、作動時ムービー 5 1 4 が終了すると、図 8 0（f）に示すように、安全装置関連表示として安全装置が作動中であることを報知する作動中表示 5 1 3（「打止中」）が表示装置 4 1 に表示される。ここでは、当該遊技機 1 0 のメーカー名を示すメーカー名表示 5 1 6 や、メニュー画面 9 3 の表示の仕方を示す説明表示 5 1 7 も表示されており、作動時ムービー 5 1 4 が終了しても実績表示 5 1 5 は継続して表示されている。

【0897】

本実施形態では、作動中表示 5 1 3 の表示サイズを、作動警告表示 5 1 2 の表示サイズよりも大きく設定している。これにより、安全装置の作動中（遊技停止状態中）であることを効果的に示唆できるので、遊技者が当該遊技機 1 0 を使用することを効果的に防止できる。なお、作動中表示 5 1 3 の表示態様（作動中表示 5 1 3 を目立たせる表示態様）は、表示サイズを大きくする態様に限定されず、例えば、アニメーション表示（揺動表示、スクロール表示、点滅表示等）する態様であってもよい。

【0898】

以上のように、安全装置関連表示である作動予告表示 5 1 1（「まもなく打ち止めです」）と作動警告表示 5 1 2（「当り終了後に打ち止めとなります」）と作動中表示 5 1 3（「打止中」）とは、この順番で表示サイズが大きくなるとともに文字表示する文章自体も違うので、表示態様が異なる。なお、表示態様に、表示サイズや表示位置や表示色やフォント等に加えて、文字表示する文章自体も含めてもよい。

また、作動予告表示 5 1 1 と作動警告表示 5 1 2 と作動中表示 5 1 3 とは、共通性を有している。具体的には、「打止（打ち止め）」という文字列が共通である、なお、当該文字列を同じ色やフォントで表示してもよい。

このように、作動予告表示 5 1 1 と作動警告表示 5 1 2 と作動中表示 5 1 3 とは、全体的な表示態様が異なるものの、共通する部分を有しているので、安全装置関連表示以外の表示と容易に区別することが可能となっている。

【0899】

〔遊技状態に応じて異なる作動予告表示の例〕

図 8 1 は、客待ち中（客待ち状態）以外の遊技状態に応じて表示される作動予告表示 5 1 1 を例示する図である。

前述したように、作動予告表示 5 1 1 の表示態様は、遊技状態に応じて変化してもよい。図 7 8～図 8 0 に示す例では、遊技状態として、客待ち中（図 7 9（a））と、客待ち中以外の遊技状態（変動表示中（図 7 8（d）、（e）、図 7 9（b）、（c））、停止表示中（図 7 8（f）、図 8 0（a））、特別遊技状態（図 8 0（b）））と、で作動予

10

20

30

40

50

告表示 5 1 1 (「まもなく打ち止めです」) の表示態様が異なっているが、これに限定されない。例えば、客待ち中以外の遊技状態には、通常遊技状態、時短状態、確変状態、特別遊技状態等の複数の遊技状態があるが、図 8 1 に示すように、通常遊技状態と、時短状態と、確変状態と、特別遊技状態と、で作動予告表示 5 1 1 の表示態様を異ならせてもよい。これにより、客待ち中以外(遊技中)において、作動予告表示 5 1 1 を適切かつ効果的に表示することが可能となる。

なお、図 8 1 (a) ~ (d) において、安全装置カウンタ値は、予告開始値 1 9 0 0 0 0 よりも大きくカウンタ基準値 1 9 5 0 0 0 よりも小さい値(例えば 1 9 0 0 5 5)となっている。

【0 9 0 0】

図 8 1 (a) は、通常遊技状態(通常モード)での表示装置 4 1 の表示画面である。

通常遊技状態では、入賞による賞球の数(獲得球数、セーフ球数)があまり得られないので、安全装置が作動して遊技停止状態となる可能性が低い。そのため、通常遊技状態の作動予告表示 5 1 1 は、変動表示等の他の表示の邪魔にならない表示態様で表示されている。図 8 1 (a) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 が、他の表示の邪魔にならないように、表示画面の左端に小さく縦書きで表示されている。

なお、通常遊技状態においては、作動予告表示 5 1 1 を目立たせるため(遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めるため)に、遊技者が注目しやすい表示(例えば遊技者に左打ちを行うことを指示する左打ち指示表示)の近傍に作動予告表示 5 1 1 を表示してもよい。

【0 9 0 1】

図 8 1 (b) は、時短状態(時短モード)での表示装置 4 1 の表示画面である。図 8 1 (b) に示す表示画面は、図 7 9 (b) に示す表示画面と同じである。

時短状態では、普電サポートによって通常遊技状態よりも賞球が得られやすく、さらに、通常遊技状態よりも大当たりとなってセーフ球数が増加する可能性が高いので、通常遊技状態よりも安全装置が作動する可能性が高い。そのため、時短状態の作動予告表示 5 1 1 は、通常遊技状態の作動予告表示 5 1 1 よりも目立つように表示されており、安全装置が作動する可能性(遊技停止状態が発生する可能性)を通常遊技状態の作動予告表示 5 1 1 よりも効果的に示唆できるようになっている。

なお、時短状態においては、作動予告表示 5 1 1 を目立たせるため(遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めるため)に、遊技者が注目しやすい表示(例えば右打ち指示表示 9 1)の近傍に作動予告表示 5 1 1 を表示してもよい。

【0 9 0 2】

図 8 1 (c) は、確変状態(確変モード)での表示装置 4 1 の表示画面である。

確変状態では、時短状態よりも大当たりとなってセーフ球数が増加する可能性が高いので、時短状態よりも安全装置が作動する可能性が高い。そのため、確変状態の作動予告表示 5 1 1 は、時短状態の作動予告表示 5 1 1 よりも目立つように表示されており、安全装置が作動する可能性(遊技停止状態が発生する可能性)を時短状態の作動予告表示 5 1 1 よりも効果的に示唆できるようになっている。

なお、確変状態においては、作動予告表示 5 1 1 を目立たせるため(遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めるため)に、遊技者が注目しやすい表示(例えば右打ち指示表示 9 1)の近傍に作動予告表示 5 1 1 を表示してもよい。

【0 9 0 3】

図 8 1 (d) は、特別遊技状態(大当たり中又は小当たり中)での表示装置 4 1 の表示画面である。

特別遊技状態では、大入賞口の開放によってセーフ球数が増加するので、確変状態よりも安全装置が作動する可能性が高い。そのため、特別遊技状態の作動予告表示 5 1 1 は、確変状態の作動予告表示 5 1 1 よりも目立つように表示されており、安全装置が作動する可能性(遊技停止状態が発生する可能性)を確変状態の作動予告表示 5 1 1 よりも効果的に示唆できるようになっている。

10

20

30

40

50

なお、特別遊技状態においては、作動予告表示 5 1 1 を目立たせるため（遊技者が作動予告表示 5 1 1 に気付く可能性を高めるため）に、遊技者が注目しやすい表示（例えば右打ち指示表示 9 1）の近傍に作動予告表示 5 1 1 を表示してもよい。

【0904】

図 8 1（d）では、図 8 0（b）と同様に、ラウンド演出が実行されているが、作動予告表示 5 1 1 の表示態様が図 8 0（b）と異なっている。具体的には、図 8 0（b）に示す特別遊技状態の作動予告表示 5 1 1 は、時短状態の作動予告表示 5 1 1（図 8 1（b））と同じ表示態様で表示されている。一方、図 8 1（d）に示す特別遊技状態の作動予告表示 5 1 1 は、時短状態の作動予告表示 5 1 1 と異なる表示態様で表示されている。

すなわち、特別遊技状態の作動予告表示 5 1 1 の表示態様は、時短状態の作動予告表示 5 1 1 の表示態様と同じでもよいし異なってもよい。その他の遊技状態においても同様である。

【0905】

以上のように、図 8 1 に示す例では、通常遊技状態＜時短状態＜確変状態＜特別遊技状態の順番で作動予告表示 5 1 1 の表示サイズが大きく、目立ちやすくなっている。なお、通常遊技状態＜時短状態＜確変状態＜特別遊技状態の順番で作動予告表示 5 1 1 が目立つように、表示サイズ以外の表示態様（色やフォント等）が、これらの遊技状態に応じて異なってもよい。

このように、通常遊技状態＜時短状態＜確変状態＜特別遊技状態の順番で作動予告表示 5 1 1 を目立たせることによって、客待ち中以外（遊技中）において効果的に安全装置の作動を予告することが可能となる。

【0906】

〔リーチ前後での作動予告表示の例〕

図 8 2 は、変動表示中におけるリーチ前後に表示される作動予告表示 5 1 1 を例示する図である。

図 8 2 に示すように、リーチ前と、リーチ後と、で作動予告表示 5 1 1 の表示態様を変化させてもよい。これにより、変動表示中において、作動予告表示 5 1 1 を適切かつ効果的に表示することが可能となる。

図 8 2（a）は、リーチ状態となる前の表示装置 4 1 の表示画面である。図 8 2（a）に示す表示画面は、図 7 9（b）に示す表示画面と同じであるが、飾り特別図柄がリーチ状態となる前を示している。

【0907】

図 8 2（b）は、Nリーチ状態での表示装置 4 1 の表示画面である。

リーチ状態が開始すると、左図柄（左変動表示領域 8 1 a に表示されている飾り特別図柄）と右図柄（右変動表示領域 8 1 c に表示されている飾り特別図柄）が仮停止（例えば揺れ変動）する。リーチ演出として、文字「リーチ」等が表示装置 4 1 に表示されたり、音声「リーチ」等がスピーカ 1 9 a，1 9 b から出力されたりしてもよい。

作動予告表示 5 1 1 は、仮停止した左図柄や右図柄の邪魔にならないよう、さらには、この後に実行される可能性がある S P リーチ演出の邪魔にならないように、リーチ前の作動予告表示 5 1 1（図 8 2（a））とは異なる表示態様で表示されている。ここでは、作動予告表示 5 1 1 が、表示画面の左端に移動してリーチ前よりも小さく縦書きで表示されている。

なお、この段階では、S P リーチ演出（ムービー（動画）の表示や、可動役物の動作等）が実行されていないので、作動予告表示 5 1 1 は、リーチ前の作動予告表示 5 1 1（図 8 2（a））と同じ表示態様でもよい。すなわち、Nリーチ状態の作動予告表示 5 1 1 は、リーチ前の作動予告表示 5 1 1 と同じ表示サイズで同じ表示位置（第 1 飾りゲーム表示部 8 1 と第 1 と待機中記憶表示部 8 3 a との間）に同じ表示方向（横書き）で表示されてもよい。

【0908】

図 8 2（c）は、S P リーチ状態での表示装置 4 1 の表示画面である。

Nリーチの状態からSPリーチに発展すると、SPリーチ演出が実行される。ここでは、左図柄及び右図柄が、縮小されてそれぞれ表示画面の左上隅及び右上隅に移動し、SPリーチ演出として、表示画面の中央ではムービー（動画）が大きく表示されている。また、SPリーチ演出として、可動役物である上部演出ユニット40cが初期位置から下方へ移動して、表示画面の前方の動作位置に配置されている。

【0909】

なお、図82に示す例では、作動予告表示511は、SPリーチ演出の邪魔にならないよう、Nリーチ状態（図82（b））の段階で既に、リーチ前（図82（a））とは異なる表示態様で表示されているが、これに限定されない。例えば、作動予告表示511は、SPリーチ状態（図82（c））の段階で初めて、リーチ前とは異なる表示態様で表示されてもよい。あるいは、作動予告表示511は、SPリーチ演出に合わせて、Nリーチが開始してからSPリーチが開始するまでの間（例えばSPリーチに発展する直前）で、リーチ前とは異なる表示態様で表示されてもよい。

【0910】

〔客待ち中の作動予告表示の例〕

図83は、客待ち画面に応じて表示される作動予告表示511を例示する図である。

演出制御装置300は、客待ちデモ編集処理（ステップS15）やホール・遊技者設定モード処理（ステップS11）等によって、例えば図83に示すように、客待ち中に表示装置41に表示される客待ち画面を、（a）停止時画面→（b）遊技者設定画面→（c）客待ちデモムービー画面→（d）機種名表示画面→（e）注意喚起表示画面→（a）停止時画面→（b）遊技者設定画面→（c）客待ちデモムービー画面・・・の順番で循環的に切り替えてもよい。なお、客待ち画面は、これらの画面に限定されるものではなく、客待ち画面として、例えば、遊技や演出の内容を説明する遊技説明画面や、遊技機10のメーカのロゴを表示するメーカ表示画面等を設けることも可能である。そして、図83に示すように、客待ち中に作動予告表示511の表示態様を変化させてもよい。これにより、客待ち中において、作動予告表示511を適切かつ効果的に表示することが可能となる。

【0911】

図83（a）の停止時画面は、図79（f）に示すように飾り停止図柄「378」が表示されて停止表示時間が経過した段階で最初に表示される客待ち画面である。客待ち画面は、客待ちデモ中フラグがセットされ（ステップA313）、演出制御装置300に客待ちデモコマンドが送信されると（ステップA314、ステップS147）、表示装置41に表示されるが、ここでは図79（f）から見かけ上は変化のない停止時画面が表示される。なお、図79（f）から変動回数表示部86における表示を消去する等して、見かけ上も変化させてもよい。

図83（a）に示す例では、飾りゲーム表示部81，82において飾り停止図柄が表示されており、作動予告表示511は、飾り停止図柄等の邪魔にならないように表示される。

【0912】

図83（b）の遊技者設定画面は、停止時画面が所定期間（例えば20秒）表示された後に表示される客待ち画面である。遊技者設定画面では、音量調整用のメータ画像である音量調整画像88aと、光量調整用（輝度調整用）のメータ画像である光量調整画像88bと、が表示される。ホール・遊技者設定モード処理（ステップS11）によって、音量調整用ボタンスイッチ27e，27fの操作に応じてスピーカ19a，19bの音量が調整されて音量調整画像88a中のメータが上昇又は下降し、十字キースイッチ28の操作に応じて演出用LEDや液晶（表示装置41等）の輝度が調整されて光量調整画像88b中のメータが上昇又は下降する。

図83（b）に示す例では、音量調整画像88a及び光量調整画像88bが、停止時画面での表示（表示部81～87における表示等）及び作動予告表示511よりも手前側に当該停止時画面での表示及び作動予告表示511に重ねて表示されている。

【0913】

10

20

30

40

50

図 8 3 (c) の客待ちデモムービー画面は、遊技者設定画面が所定期間表示された後に表示される客待ち画面である。客待ちデモムービー画面では、客待ちデモムービー 8 9 が表示されるようになっており、ここでは、桜柄が動く客待ちデモムービー 8 9 が表示されている。また、ここでは、停止時画面や遊技者設定画面での表示（飾り停止図柄等）が消去されて非表示になっており、これらの表示の視認性等を考慮して作動予告表示 5 1 1 を表示する必要がないので、作動予告表示 5 1 1 が、図 8 3 (a) の停止時画面や図 8 3 (b) の遊技者設定画面に表示される作動予告表示 5 1 1 よりも拡大されるように表示態様

が変化している。

図 8 3 (b) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 が、客待ちデモムービー 8 9 よりも手前側に当該客待ちデモムービー 8 9 に重ねて表示されている。

10

【0914】

図 8 3 (d) の機種名表示画面は、客待ちデモムービー画面が所定期間表示された後に表示される客待ち画面である。機種名表示画面には、遊技機 1 0 の機種名（例えば型式（正式な名称）である「P 虎虎虎」）が機種名表示 9 0 として表示されている。さらに、機種名表示画面には、当該遊技機 1 0 が安全装置付きの機種（コンプリート機能を搭載した機種）であることを遊技者等に報知するために、コンプリート機能搭載表示としての特定機種表示 6 7（例えば「コンプリート機能搭載」の文字）を表示してもよい。

図 8 3 (d) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 が、機種名表示 9 0 及び特定機種表示 6 7 よりも手前側に当該機種名表示 9 0 に重ねて表示されている。なお、図 8 3 (d) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 が特定機種表示 6 7 に重なっていないが、作動予告表示 5 1 1 を特定機種表示 6 7 に重ねて表示してもよい。また、特定機種表示 6 7 は、図 8 3 (c) の客待ちデモムービー画面でも表示してもよい。

20

また、図 8 3 (d) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 が、客待ちデモムービー画面（図 8 3 (c)）に表示される作動予告表示 5 1 1 と同じ表示態様（表示サイズや色やフォントや表示位置等）で表示されているが、異なる表示態様で表示されてもよい。

【0915】

図 8 3 (e) の注意喚起表示画面は、機種名表示画面が所定期間表示された後に表示される客待ち画面である。そして、注意喚起表示画面が所定期間表示された後に、図 8 3 (a) の停止時画面が表示される。なお、各客待ち画面の表示時間は、同じでもよいし異なってもよい。

30

注意喚起表示画面には、遊技者にのめり込みを注意するための注意喚起表示 6 8 が表示されている。作動予告表示 5 1 1 は、注意喚起表示 6 8 よりも手前側のレイヤに表示されてもよいし、奥側のレイヤに表示されてもよい。

また、図 8 3 (e) に示す例では、特定機種表示 6 7 も表示されている。この特定機種表示 6 7 は、注意喚起表示 6 8 と同じレイヤに表示されてもよいし、異なるレイヤに表示されてもよい。なお、図 8 3 (e) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 が注意喚起表示 6 8 や特定機種表示 6 7 と重なっていないが、重なってもよい。

また、図 8 3 (e) に示す例では、作動予告表示 5 1 1 の表示位置が、機種名表示画面（図 8 3 (d)）に表示される作動予告表示 5 1 1 の表示位置と異なっているが、同じもよい。すなわち、注意喚起表示画面に表示される作動予告表示 5 1 1 は、機種名表示画面に表示される作動予告表示 5 1 1 と同じ表示態様で表示されてもよいし、異なる表示態様で表示されてもよい。

40

【0916】

以上のように、客待ち中においては、作動予告表示 5 1 1 の表示態様を、作動予告表示 5 1 1 以外の他の表示や他の画像オブジェクトの表示状態、すなわち循環的に切り替えられる客待ち画面の種類（停止時画面、遊技者設定画面、客待ちデモムービー画面、機種名表示画面、注意喚起表示画面）に応じて異ならせてもよい。さらに、客待ち中に、当該遊技機 1 0 が安全装置付きの機種（コンプリート機能を搭載した機種）であることを特定機種表示 6 7 によって表示してもよい。

【0917】

50

〔設定確認中画面の例〕

図 8 4 は、設定確認状態（設定確認モード）における表示装置 4 1 の表示画面を例示する図である。

図 8 4（a）は、設定確認状態になって最初に表示される表示画面である。演出制御装置 3 0 0 は、設定確認状態になったことに対応して、設定確認中であることを報知する設定確認中表示 5 4 5（例えば「設定確認中」の文字）を表示装置 4 1 に表示する（ステップ S 1 6 8）。また、演出制御装置 3 0 0 は、設定確認中表示 5 4 5 とともに、「設定履歴一覧」の文字や、操作部（ここでは演出ボタン 2 5）を模した画像であって所定の操作（押下げ操作）を促す操作促進画像 5 4 6 を表示装置 4 1 に表示する。操作促進画像 5 4 6 は、遊技者の操作部への操作を促すものであり、十字キースイッチ 2 8 を模したものでよい。

10

【0918】

図 8 4（b）は、操作部の操作があった場合に図 8 4（a）から切り替えて表示される表示画面である。演出制御装置 3 0 は、図 8 4（a）に示す表示画面の表示中に操作部が操作されたことに対応して、設定履歴一覧 5 4 8 を表示装置 4 1 に表示する。設定履歴一覧 5 4 8 には、設定変更や設定確認の有無が過去から現在まで順番に表示されており、設定変更時又は設定確認時の確率設定値と、設定変更された確率設定値の継続時間が表示されている。また、演出制御装置 3 0 0 は、設定履歴一覧 5 4 8 とともに、操作部（演出ボタン 2 5）を模した画像であって図 8 4（a）の画面に戻るための操作（押下げ操作）を促す操作促進画像 5 4 6 や、操作部（演出ボタン 2 5）を模した画像であって設定履歴一覧 5 4 8 をスクロールして過去の履歴を見るための操作（スワイプ操作）を促す操作促進画像 5 4 7 を表示装置 4 1 に表示する。なお、ここでの操作促進画像 5 4 6 や操作促進画像 5 4 7 は、十字キースイッチ 2 8 を模したものでよい。

20

【0919】

さらに、設定履歴一覧 5 4 8 では、安全装置が作動して打ち止めになった場合の確率設定値が認識できるように、この確率設定値と対応付けて同じ行に所定のマーク（ここでは☆）が表示されている。これにより、ホール関係者は、大当たり確率や小当たり確率等の当選確率が大きくなる高設定の確率設定値（例えば 5、6）で、意図したとおりに大量の出玉（大きなセーフ球数）が生じて、安全装置の作動（打ち止め）があったか否かを確認できる。そして、確認の結果を今後の確率設定値の変更に活用することができる。

30

【0920】

〔特定機種表示の例 1〕

図 8 5 は、映像以外で表示される特定機種表示 6 7（コンプリート機能搭載表示）の例（例 1）を示す図である。図 8 5 では、印刷、印字、又はペイント（塗装）等によって特定機種表示 6 7 が表示されている。なお、図 8 3 では、特定機種表示 6 7 が映像として表示装置 4 1 の表示画面に表示されている。

【0921】

図 8 5 は、遊技盤 3 0 に設けられる一括表示装置 5 0 とその周辺を示している。一括表示装置 5 0 の LED ランプ D 1 ～ D 1 8 の周囲において、遊技機 1 0 のスペック（仕様）に関する仕様表示がされている。仕様表示として、設定 1（最低設定）と設定 6（最高設定）における低確率時における大当たり確率の表示 6 6 a「1／300」と「1／200」、賞球数の表示 6 6 b「3 & 2 & 10 & 14」、ラウンド数上限値の表示 6 6 c「3, 6, 9」、型式（正式な名称）の表示 6 6 d「P 虎虎虎」、確変状態が存在する機種の場合には、確変大当たりに関するリミットの有無の表示 6 6 e（ここでは「リミットなし」）が表示される。

40

【0922】

賞球数の表示 6 6 b では、始動入賞口 3 6、普通変動入賞装置 3 7、一般入賞口 3 5、及び特別変動入賞装置 3 9 の賞球数が、例えば 3、2、10、14 と順に認識できるように表示される。

確変大当たりに関するリミットとは、連続して発生する確変大当たりの回数が所定のリミッ

50

ト回数に制限されることを意味する（一回の大当りで所定のリミット回数（連荘回数）の大当りが発生可能になる）。

【0923】

図85において、特定機種表示67は、当該遊技機10が安全装置付きの機種（コンプリート機能を搭載した機種）であることを、例えば「コンプリート機能搭載」と印刷、印字、又はペイント等された文字によって固定的に常に表示される。特定機種表示67は、遊技機10の電源が遮断されても常に表示されており、さらに、図83のように特定の画面にて映像で表示されるわけではなく常に表示されている。このため、特定機種表示67は、常に遊技者に認識されやすくなるので、映像で表示された特定機種表示67よりも遊技者にとって利便性に優れる。特定機種表示67は、当該遊技機10が安全装置付きの機種であることを印象付けるために、当該遊技機10の型式（正式な名称）の表示66dの近傍に表示する等、表示66dと関連付けて表示してもよい。

10

【0924】

なお、図85に示す例では、印刷、印字、又はペイント等による特定機種表示67が、図83の映像による特定機種表示67と同じ文字列「コンプリート機能搭載」（同じ表示内容）となっているが、これに限定されず、違う文字列（異なる表示内容）でもよい。例えば、図85の特定機種表示67の文字列を「コンプリート機能」等と一部省略して短くすれば、空きスペースの少ない一括表示装置50の周辺を有効に利用できる。

【0925】

〔特定機種表示の例2〕

20

図86は、映像以外で表示される特定機種表示67（コンプリート機能搭載表示）の例（例2）を示す図である。図86でも、印刷、印字、又はペイント（塗装）等によって特定機種表示67が表示されている。

【0926】

図86では、特定機種表示67は、装飾装置18a（トップユニット）における略平坦な前面部456に表示されている。なお、装飾装置18aは、ガラス枠15（あるいは開閉枠）の上部で斜め上の前方に向かって突出する。前面部456では、機種名（ここでは「虎虎虎」）を示す機種名表示456aが、印刷、印字、又はペイント等によって設けられる。機種名表示456aは、映像として表示画面に表示する機種名表示90と表示態様や表示内容が異なってもよく、機種名表示456aでは「P」という文字が省略されて型式（正式な名称）でなくてもよい。また、前面部456では、機種名に関連するとともに表示装置41の表示画面にも登場可能なキャラクタ456bが、印刷又はペイント等によって設けられる。

30

特定機種表示67は、例えば、前面部456の端部付近で、キャラクタ456bの近傍に、印刷、印字、又はペイント（塗装）等によって設けられる。

【0927】

なお、前面部456は、装飾装置18aに対して常時固定されたものでもよいし、利便性のために装飾装置18aに対して着脱可能であり機種に応じて交換可能であるものでもよい。また、前面部456は、機種名表示456aとキャラクタ456bと特定機種表示67が印刷等で固定的に表示されたシートやフィルムを挿入でき、当該シートやフィルムを前方から透明部材（透明プラスチック等）を介して視認できるものでもよい。シートやフィルムは、機種に応じて交換可能であるため、利便性がよい。

40

【0928】

〔その他の構成例〕

演出制御装置300の制御を簡単にするため、図81と異なって、通常遊技状態、時短状態、確変状態、特別遊技状態の間で、作動予告表示511（「まもなく打ち止めです」）は同じ表示態様にしてもよい（同じサイズや同じフォント）。また、図82と異なって、変動表示中は作動予告表示511を同じ表示態様にしてもよいし、図83と異なって、客待ち中は作動予告表示511を同じ表示態様にしてもよい。

【0929】

50

また、遊技状態等に応じて、安全装置の作動予告状態が開始する予告開始値（上記では190000）、すなわち、作動予告表示511を表示開始するタイミングを変化させてもよい。例えば、大当たりが出やすい遊技状態では早めのタイミングで予告できるよう、普電サポート状態（確変状態、時短状態）では、通常遊技状態よりも小さな予告開始値で作動予告表示511を表示開始してもよい。

また、ホール関係者の操作で安全装置（コンプリート機能）をオンオフするスイッチを遊技機10の裏面に設けて、遊技制御装置100に接続する当該スイッチがオンの場合のみ、遊技制御装置100は安全装置が働くようにしてもよい。

【0930】

〔メニュー画面〕

図87及び図88は、メニュー画面と、メニュー画面で選択された項目に対応する項目画面と、の一例である。

例えば客待ち画面の表示中に演出ボタン25が操作されると、演出制御装置300は、図87(a)に示すように、表示装置41にメニュー画面93を表示する。メニュー画面93は、客待ち画面よりも手前側のレイヤ（例えば最前面のレイヤ）に表示される。したがって、図87(a)に示す例では、客待ち画面のうちの機種名表示画面において表示される機種名表示90（「P虎虎虎」）に重ねて当該機種名表示90よりも手前側にメニュー画面93が表示されている。

【0931】

メニュー画面93では「カスタマイズ」と「スマホ連動」と「音量・光量」と「遊技説明」と「戻る」の5つの項目を選択することができる。そして、当該選択は、演出ボタン25と、演出ボタン25の上面（タッチパネル25b）と、によって行うようになっている。具体的には、タッチパネル25bがカーソルキーとして機能し、演出ボタン25が決定キーとして機能する。

すなわち、遊技者は、タッチパネル25bを操作（スワイプ操作）してメニュー画面93における複数の項目のうちの所望の項目にカーソルを合わせ、所望の項目にカーソルが合った状態で演出ボタン25を操作（押下げ操作）することによって、所望の項目を選択できるようになっている。

【0932】

カーソルが合った状態の項目は、他の項目（カーソルが合っていない状態の項目）よりも大きく表示される。すなわち、図87(a)は、「スマホ連動」にカーソルが合った状態を示しており、この状態で演出ボタン25が操作されると、「スマホ連動」が選択されて、演出制御装置300は、「スマホ連動」に対応する処理を開始する。

メニュー画面93には、「スマホ連動」の項目が「スマホ連動 開始」になっている開始時メニュー画面93a（図87(a)参照）と、「スマホ連動 終了」になっている終了時メニュー画面93b（図87(b)参照）と、がある。

【0933】

遊技者は、例えば遊技開始時と遊技終了時に、演出ボタン25を操作してメニュー画面93を呼び出す。

遊技開始時（例えば客待ち状態における機種名表示画面の表示中）に、遊技者がメニュー画面93を呼び出すと、図87(a)に示すように、開始時メニュー画面93aが表示される。この開始時メニュー画面93aにおいて「スマホ連動 開始」が選択されると、演出制御装置300は、遊技者の遊技履歴情報の蓄積を開始する。本実施形態では、遊技履歴情報として、変動回数や大当たり回数等の遊技結果の履歴と、ミッション達成やコンテンツ獲得や演出ポイント獲得等の遊技実績の履歴と、を蓄積するが、蓄積する遊技履歴情報は、遊技結果の履歴、遊技実績の履歴、その他の履歴のうち少なくとも一つであればよい。

【0934】

遊技終了時（例えば客待ち状態における停止時画面の表示中）に、遊技者が再びメニュー画面93を呼び出すと、図87(b)に示すように、終了時メニュー画面93bが表示

10

20

30

40

50

される。すなわち、開始時メニュー画面 93 a の「スマホ連動 開始」が選択された状態でメニュー画面 93 を呼び出すと、表示装置 41 に終了時メニュー画面 93 b が表示される。この終了時メニュー画面 93 b において「スマホ連動 終了」が選択されると、演出制御装置 300 は、図 87 (c) に示すように、コード画面 94 を表示する。コード画面 94 も、メニュー画面 93 と同様に、他の表示や他の画像オブジェクトよりも手前側のレイヤ（例えば最前面のレイヤ）に表示される。

【0935】

コード画面 94 では「連動終了・削除」と「戻る」の 2 つの項目を選択できるようになっている。コード画面 94 において遊技者が「連動終了・削除」を選択すると、今回蓄積された遊技履歴情報（例えば「スマホ連動 開始」が選択されてから「スマホ連動 終了」が選択されるまでの間に蓄積された遊技履歴情報）が削除されて、開始時メニュー画面 93 a が表示されるか、あるいはメニュー画面 93 及びコード画面 94 の表示が終了する。コード画面 94 において遊技者が「戻る」を選択すると、今回蓄積された遊技履歴情報は削除されずに、終了時メニュー画面 93 b が表示される。

コード画面 94 では、メニュー画面 93 と同様に、カーソルが合った状態の項目は、他の項目（カーソルが合っていない状態の項目）よりも大きく表示されるようになっている。すなわち、図 87 (c) は、「連動終了・削除」にカーソルが合った状態を示している。

【0936】

また、コード画面 94 には二次元コード（ここでは QR コード（登録商標））が表示されている。遊技者がコード画面 94 に表示されている二次元コードをスマートフォンや携帯電話等のカメラ付き情報端末のカメラで読み取ると、当該情報端末が遊技場外部のサーバにアクセスして、今回蓄積された遊技履歴情報が当該サーバに記憶されるようになっている。すなわち、本実施形態の遊技機 10 において、遊技者は、いわゆるスマホ連動サービス（携帯連動サービス）等の連動サービス（連携サービス）を利用することができる。

【0937】

なお、開始時メニュー画面 93 a を呼び出すために演出ボタン 25 を操作するタイミングは、遊技開始時に限定されない。また、開始時メニュー画面 93 a を呼び出すために演出ボタン 25 を操作するタイミングは、客待ち中に限定されない。

また、終了時メニュー画面 93 b を呼び出すために演出ボタン 25 を操作するタイミングは、遊技終了時に限定されない。また、終了時メニュー画面 93 b を呼び出すために演出ボタン 25 を操作するタイミングは、客待ち中に限定されない。

【0938】

メニュー画面 93 は、安全装置が作動状態である場合にも表示可能である。

前述したように、安全装置の作動状態が開始すると、表示装置 41 には、まず、図 88 (a) に示すように、安全装置の作動状態が開始すること（安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したこと）を報知する作動時ムービー 514 が表示される。また、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したことを報知する実績表示 515 も表示される。なお、演出制御装置 300 は、実績表示 515 を表示する際に、効果音（例えば「ピコーン」という音）をスピーカ 19 a, 19 b から出力してもよい。

【0939】

その後、作動時ムービー 514 が終了すると、図 88 (b) に示すように、作動中表示 513（「打止中」）が表示される。ここでは、メーカ名表示 516 や説明表示 517 も表示されており、また、作動時ムービー 514 が終了しても実績表示 515 は継続して表示されている。この実績表示 515 は一定期間が経過すると消去される（非表示となる）。すなわち、実績表示 515 の表示時間は、作動時ムービー 514 の表示時間よりも長く設定されている。

【0940】

その後、演出ボタン 25 が操作されると、メニュー画面 93 が表示される。

具体的には、開始時メニュー画面 93 a の「スマホ連動 開始」が選択されていない状

10

20

30

40

50

態で作動状態が発生して演出ボタン25が操作された場合には、図88(c)に示すように、開始時メニュー画面93aが表示される。この開始時メニュー画面93aにおいて「スマホ連動 開始」が選択されると、遊技履歴情報の蓄積が開始されて安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したという遊技実績が記憶される。次いで、当該遊技実績を記憶したことに対応して、あるいは演出ボタン25が再度操作されたことに対応して、図88(d)に示すように、終了時メニュー画面93bが表示される。この終了時メニュー画面93bにおいて「スマホ連動 終了」が選択されると、図88(e)に示すように、コード画面94が表示される。

【0941】

一方、開始時メニュー画面93aの「スマホ連動 開始」が選択された状態で作動状態が発生して演出ボタン25が操作された場合には、図88(d)に示すように、終了時メニュー画面93bが表示される。ここでは、開始時メニュー画面93aの「スマホ連動 開始」が選択された状態で（すなわち遊技履歴情報の蓄積中に）作動状態が発生して、その後演出ボタン25が操作されているので、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したという遊技実績は当該操作の前に既に記憶（蓄積）されている。そして、終了時メニュー画面93bにおいて「スマホ連動 終了」が選択されると、図88(e)に示すように、コード画面94が表示される。

【0942】

その後、コード画面94において「連動終了・削除」が選択されると、今回蓄積された遊技履歴情報が削除されて、図88(c)に示すように開始時メニュー画面93aが表示されるか、あるいはメニュー画面93及びコード画面94の表示が終了して、図88(b)の画面に戻る。また、コード画面94において「戻る」が選択されると、今回蓄積された遊技履歴情報は削除されずに、図88(d)に示すように、終了時メニュー画面93bが表示される。

【0943】

演出制御装置300は、作動中コマンドを受信したことに対応して、あるいは、作動状態中に開始時メニュー画面93aの「スマホ連動 開始」が選択されたことに対応して、安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したという遊技実績として、例えば演出ポイントの加算を行う（ステップS12）。その際、加算するポイント数を、通常の演出によって加算されるポイント数よりも多くしてもよい。これにより、遊技停止となったことにより生じる遊技者の不快感を軽減できる。演出ポイントの情報は、符号化（エンコード）されて二次元コードに組み込まれるので、外部のサーバに記憶される。なお、演出ポイントの情報は、間接的に打ち止めを示す打止情報となるが、打止情報自体が符号化されて二次元コードに組み込まれてもよい。これにより、遊技者は、いつでも情報端末等で外部のサーバにアクセスして、作動状態の発生に基づく演出ポイントの情報や打止情報を情報端末に表示できる。したがって、遊技者は、安全装置の作動（打ち止め）によって得られた演出ポイントの情報や打止情報を他者に示して、自慢することができ、満足感が得られる。

【0944】

また、作動状態中に開始時メニュー画面93aの「スマホ連動 開始」が選択された場合も演出ポイントの加算を行うので、例えば、作動状態を発生させた遊技者以外の他の遊技者にも、作動状態の発生に基づく演出ポイントの情報や打止情報を付与することができる。例えば、作動状態の発生時に当該遊技機10で遊技していた遊技者が当該遊技機10での遊技を終了して当該遊技機10から離れた後に、他の遊技者が、当該遊技機10の演出ボタン25を操作してメニュー画面93で「スマホ連動 開始」と「スマホ連動 終了」を選択することによって、作動状態の発生に基づく演出ポイントの情報や打止情報を獲得できるようになっている。したがって、当該他の遊技者が、ここで獲得した情報を他者に示して自慢することで、遊技店等を宣伝広告することが可能となる。

なお、作動状態が発生してから所定時間（例えば10分）が経過すると、演出ボタン25を操作（メニュー画面93を呼び出すための操作）しても、メニュー画面93が表示されないようにしてもよい。

【0945】

このように、本実施形態において、演出制御装置300は、複数の項目の中から一つの項目を遊技者に選択させるためのメニュー画面93やコード画面94を表示装置41に表示可能である。そして、作動状態（遊技停止状態）である場合と、作動状態（遊技停止状態）でない場合と、で共通のメニュー画面93を表示するようになっている。また、作動状態（遊技停止状態）である場合と、作動状態（遊技停止状態）でない場合と、で共通のコード画面94を表示するようになっている。

すなわち、メニュー画面93には複数の項目が列挙されており、安全装置が作動状態である場合に表示されるメニュー画面93（図88参照）と、安全装置が作動状態でない場合に表示されるメニュー画面93（図87参照）と、は当該複数の項目として全て同じ項目が表示された同一の画面である。

10

また、コード画面94には複数の項目が列挙されており、安全装置が作動状態である場合に表示されるコード画面94（図88参照）と、安全装置が作動状態でない場合に表示されるコード画面94（図87参照）と、は当該複数の項目として全て同じ項目が表示された同一の画面である。

【0946】

安全装置が作動状態である場合に表示されるメニュー画面93は、安全装置が作動状態でない場合に表示されるメニュー画面93と同様に、他の表示や他の画像オブジェクトよりも手前側のレイヤ（例えば最前面のレイヤ）に表示される。したがって、図88（c）、（d）に示す例では、作動中表示513（「打止中」）や実績表示515や払い出しエラー表示92a、92bに重ねてこれらの表示よりも手前側にメニュー画面93が表示されている。また、メニュー画面93の表示態様（表示位置や表示サイズ等）によっては、メーカ名表示516に重ねて当該メーカ名表示516よりも手前側にメニュー画面93が表示されてもよい。

20

【0947】

また、安全装置が作動状態である場合に表示されるコード画面94は、安全装置が作動状態でない場合に表示されるコード画面94と同様に、他の表示や他の画像オブジェクトよりも手前側のレイヤ（例えば最前面のレイヤ）に表示される。したがって、図88（e）に示す例では、作動中表示513（「打止中」）や実績表示515やメーカ名表示516や払い出しエラー表示92a、92bに重ねてこれらの表示よりも手前側にコード画面94が表示されている。

30

【0948】

メニュー画面93において「カスタマイズ」が選択されると、遊技の演出を遊技者がカスタマイズするためのカスタマイズ画面95が表示される。このカスタマイズ画面95では、例えば、演出態様や、演出中にスピーカ19a、19bから出力されるBGM等をカスタマイズできるようになっている。

また、メニュー画面93において「音量・光量」が選択されると、音量や光量（輝度）を遊技者が調整するための音量・光量調整画面が表示される。この音量・光量調整画面では、例えば、スピーカ19a、19bの音量や、演出用LEDや液晶（表示装置41等）の輝度を調整できるようになっている。

40

【0949】

作動状態中（遊技停止状態中）は、遊技の演出は実行されないの、遊技者が遊技の演出をカスタマイズしても無駄である。したがって、図88（c）、（d）に示すように、作動状態である場合に表示されるメニュー画面93においては、「カスタマイズ」が操作無効態様（例えばグレー表示）で表示されており、タッチパネル25bを操作して「カスタマイズ」にカーソルを合わせることにはできる（他の項目よりも大きく表示される）が、「カスタマイズ」にカーソルを合わせた状態で演出ボタン25を操作しても、当該操作が受け付けられない（すなわちカスタマイズ画面95が表示されない）ようになっている。

【0950】

また、前述したように、遊技停止状態において、演出制御装置300は、メイン処理（

50

図 7 1) のホール・遊技者設定モード処理 (ステップ S 1 1) を実行せず、演出用 L E D や液晶 (表示装置 4 1 等) の輝度やスピーカ 1 9 a, 1 9 b の音量を調整不可にして既定 (デフォルト) の輝度や音量とするように構成してもよく、ここでは、このように構成されているものとする。

したがって、作動状態中 (遊技停止状態中) は、遊技者が音量や輝度を調整しても無駄であるので、図 8 8 (c), (d) に示すように、作動状態である場合に表示されるメニュー画面 9 3 においては、「音量・光量」が操作無効態様 (例えばグレー表示) で表示されており、タッチパネル 2 5 b を操作して「音量・光量」にカーソルを合わせることはできる (他の項目よりも大きく表示される) が、「音量・光量」にカーソルを合わせた状態で演出ボタン 2 5 を操作しても、当該操作が受け付けられない (すなわち音量・光量調整画面が表示されない) ようになっている。

10

【0951】

図 8 9 は、表示装置 4 1 における表示と、演出ボタン 2 5 と、の関係を例示するタイミングチャートである。

前述したように、遊技停止状態において、作動中コマンドを受信した演出制御装置 3 0 0 は、演出用 L E D を全て消灯するか (全消灯) 又は全て点灯する (全点灯)。ただし、遊技停止状態においては、メニュー画面 9 3 を表示させるために演出ボタン 2 5 が操作される可能性がある。したがって、遊技停止状態において演出用 L E D を全消灯とする場合には、例外的に演出ボタン 2 5 を点灯 (発光) して、演出ボタン 2 5 以外の演出用 L E D を消灯するようにしてもよい。また、遊技停止状態において演出用 L E D を全点灯する場合には、演出ボタン 2 5 の輝度を通常時 (例えば遊技中) の輝度と同じに設定して、演出ボタン 2 5 以外の演出用 L E D の輝度を通常時の輝度 (あるいは節電モード時の輝度) よりも低く設定するようにしてもよい。

20

【0952】

また、作動時ムービー 5 1 4 の表示中は、演出ボタン 2 5 の操作は無効とされる。したがって、図 8 9 (a) に示すように、作動時ムービー 5 1 4 の表示中は演出ボタン 2 5 が消灯して、作動時ムービー 5 1 4 が終了すると演出ボタン 2 5 が点灯するようにしてもよい。また、作動時ムービー 5 1 4 の表示中は、演出ボタン 2 5 の操作は無効とされるので、メニュー画面 9 3 を呼び出すことができない。したがって、図 8 8 (a) 及び図 8 9 (a) に示すように、作動時ムービー 5 1 4 の表示中は、説明表示 5 1 7 は表示されない。

30

【0953】

図 8 9 (a) に示す例では、作動時ムービー 5 1 4 の終了 (作動中表示 5 1 3 の表示開始) と同時に、説明表示 5 1 7 の表示を開始して、演出ボタン 2 5 を有効状態に切り替えて、演出ボタン 2 5 を点灯状態に切り替えているが、これに限定されない。

例えば図 8 9 (b) に示すように、作動中表示 5 1 3 の表示開始よりも後に、説明表示 5 1 7 の表示を開始してもよい。

【0954】

すなわち、作動中表示 5 1 3 の表示を開始するタイミングと、説明表示 5 1 7 の表示の開始するタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

また、作動中表示 5 1 3 の表示を開始するタイミングと、演出ボタン 2 5 を有効状態に切り替えるタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

40

また、作動中表示 5 1 3 の表示を開始するタイミングと、演出ボタン 2 5 を点灯状態に切り替えるタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

また、説明表示 5 1 7 の表示を開始するタイミングと、演出ボタン 2 5 を有効状態に切り替えるタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

また、説明表示 5 1 7 の表示を開始するタイミングと、演出ボタン 2 5 を点灯状態に切り替えるタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

また、演出ボタン 2 5 を有効状態に切り替えるタイミングと、演出ボタン 2 5 を点灯状態に切り替えるタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

また、作動時ムービー 5 1 4 の表示が終了するタイミングと、作動中表示 5 1 3 の表示

50

を開始するタイミングと、は同時でもよいし同時でなくてもよい。

【0955】

図90は、作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が有効状態である場合における、表示装置41における表示と、演出ボタン25と、の関係を例示する図である。

図89に示す例では、作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25の操作が無効とされているが、これに限定されない。すなわち、図90に示すように、作動時ムービー514の表示中も、演出ボタン25の操作は有効とされてもよい。

作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が有効状態である場合には、図90(a)，(b)に示すように、作動時ムービー514の表示中に、説明表示517を表示して、演出ボタン25を点灯状態とする。これにより、作動時ムービー514の表示中に、説明表示517と演出ボタン25の発光とによって、演出ボタン25を操作するよう促すことができる。

【0956】

あるいは、図90(c)に示すように、作動時ムービー514の表示中に、演出ボタン25を点灯状態にして、説明表示517を表示しないようにしてもよい。これにより、作動時ムービー514の表示中に、演出ボタン25の発光によって演出ボタン25を操作するよう促すことができる。

あるいは、図90(d)に示すように、作動時ムービー514の表示中は、演出ボタン25が有効状態であっても、演出ボタン25を点灯状態にせず、説明表示517を表示しないようにしてもよい。

なお、図90(d)に示す例では、演出ボタン25を点灯状態に切り替えるタイミングを、作動中表示513の表示を開始するタイミングと同時にしているが、同時でなくてもよい。

また、図90(c)，(d)に示す例では、説明表示517の表示を開始するタイミングを、作動中表示513の表示を開始するタイミングと同時にしているが、同時でなくてもよい。

また、図90(b)，(c)，(d)に示す例では、作動中表示513の表示を開始するタイミングを、作動時ムービー514の表示が終了するタイミングと同時にしているが、同時でなくてもよい。

【0957】

作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が有効状態である場合であって、作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が操作された場合には、作動時ムービー514の表示中にメニュー画面93を表示してもよいし、作動時ムービー514の終了後にメニュー画面93を表示してもよい。作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が操作されて、作動時ムービー514の終了後にメニュー画面93を表示する場合は、作動時ムービー514の表示中における演出ボタン25の操作に対応して、所定の音を出力したり、所定の表示を行ったりしてもよい。

【0958】

図91は、安全装置の作動と、メニュー画面93と、の関係を例示する図である。

例えば図91(a)に示すように、メニュー画面93(開始時メニュー画面93a、終了時メニュー画面93b)の表示中に、安全装置が作動状態になった場合には、演出制御装置300は、作動中コマンドを受信したことに対応してメニュー画面93の表示を終了する。

【0959】

あるいは、例えば図91(b)に示すように、メニュー画面93(開始時メニュー画面93a、終了時メニュー画面93b)の表示中に、安全装置が作動状態になった場合には、演出制御装置300は、作動中コマンドを受信したことに対応してメニュー画面93の表示を中断し、作動時ムービー514の終了(あるいは作動中表示513の表示開始)に対応してメニュー画面93の表示を再開するようにしてもよい。その際、メニュー画面93の表示再開時は作動状態中であるので、作動時ムービー514の終了に対応して表示さ

れるメニュー画面 9 3 は、作動状態である場合に表示されるメニュー画面 9 3（例えば「カスタマイズ」や「音量・光量」の表示態様が操作無効態様となっているメニュー画面 9 3）となる。

【0960】

なお、作動中コマンドを受信したことに対応してメニュー画面 9 3 の表示を中断する場合には、演出ボタン 2 5 が操作されたことに対応してメニュー画面 9 3 の表示を再開するようにしてもよい。

また、作動時ムービー 5 1 4 の表示中もメニュー画面 9 3 の表示を継続してもよい。その場合、表示装置 4 1 に表示するメニュー画面 9 3 を、作動中コマンドを受信したことに対応して、作動状態でない場合に表示されるメニュー画面 9 3 から、作動状態である場合に表示されるメニュー画面 9 3 へと切り替えてもよい。

10

【0961】

図 9 2 ～図 9 4 は、安全装置の作動と、メニュー画面 9 3 において選択された項目に対応する項目画面と、の関係を例示する図である。

例えば図 9 2（a），（b）及び図 9 4（a）に示すように、メニュー画面 9 3 において一の項目が選択されて、当該一の項目に対応する項目画面が表示されているときに、安全装置が作動状態になった場合には、演出制御装置 3 0 0 は、作動中コマンドを受信したことに対応して当該項目画面の表示を終了する。

【0962】

図 9 2（a），（b）及び図 9 4（a）に示す例では、作動状態中に選択できる項目（作動後も有効な項目。ここでは「スマホ連動」「遊技説明」）が選択された場合も、作動状態中に選択できない項目（作動後は無効な項目。ここでは「カスタマイズ」「音量・光量」）が選択された場合と同様に、作動状態の開始とともに項目画面の表示が終了しているが、これに限定されない。

20

具体的には、例えば図 9 3（a）及び図 9 4（b）に示すように、作動状態中に選択できる項目（作動後も有効な項目）が選択されて、当該選択された項目に対応する項目画面が表示されているときに作動状態が発生した場合には、演出制御装置 3 0 0 は、作動中コマンドを受信したことに対応して当該項目画面の表示を中断し、作動時ムービー 5 1 4 の終了（あるいは作動中表示 5 1 3 の表示開始）に対応して当該項目画面の表示を再開してもよい。

30

あるいは、例えば図 9 3（b）及び図 9 4（c）に示すように、作動状態中に選択できる項目（作動後も有効な項目）が選択されて、当該選択された項目に対応する項目画面が表示されているときに作動状態が発生した場合には、演出制御装置 3 0 0 は、作動中コマンドを受信しても当該項目画面の表示を継続してもよい。

【0963】

なお、図 9 2（a）では、作動状態の発生前に、作動状態中に選択できない項目（作動後は無効な項目）である「カスタマイズ」が選択されて、項目画面としてカスタマイズ画面 9 5 が表示されている場合を例示しているが、「音量・光量」が選択された場合も同様である。

また、図 9 2（b）、図 9 3（a），（b）では、作動状態の発生前に、作動状態中に選択できる項目（作動後も有効な項目）である「遊技説明」が選択されて、項目画面として遊技説明画面 9 6 が表示されている場合を例示しているが、「スマホ連動」が選択された場合も同様である。

40

【0964】

図 9 5 は、作動時ムービー 5 1 4 の表示中に表示するメニュー画面 9 3 を例示する図である。

作動中表示 5 1 3 の表示中、すなわち作動時ムービー 5 1 4 の終了後は、スピーカ 1 9 a，1 9 b から出力可能な音声はエラー音のみとなる。これに対し、作動時ムービー 5 1 4 の表示中は、作動時ムービー用の BGM、効果音、エラーの発生を報知するエラー音等の各種音声をスピーカ 1 9 a，1 9 b から出力可能である。したがって、演出制御装置 3

50

00は、作動状態（遊技停止状態）であっても作動時ムービー514の表示中は、メイン処理（図71）のホール・遊技者設定モード処理（ステップS11）を実行して、演出用LEDや液晶（表示装置41等）の輝度やスピーカ19a, 19bの音量を調整可能として、作動状態であっても作動時ムービー514の表示中は、音量・光量調整画面を表示可能としてもよい。また、作動時ムービー514の表示中にメニュー画面93を表示して、そのメニュー画面93において「音量・光量」を選択できるようにしてもよい。

【0965】

具体的には、例えば、作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が操作された場合には、例えば図95（a）に示すように、「音量・光量」の表示態様が操作無効態様でなく通常態様（操作有効態様）である開始時メニュー画面93a（あるいは終了時メニュー画面93b）を表示し、当該「音量・光量」が選択された場合には音量・光量調整画面を表示するようにしてもよい。

10

【0966】

また、作動時ムービー514の表示中は、カスタマイズ画面を表示可能として、作動時ムービー514の態様（BGMやキャラクタ等）を遊技者がカスタマイズできるようにしてもよい。具体的には、例えば、作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が操作された場合には、例えば図95（b）に示すように、「カスタマイズ」の表示態様が操作無効態様でなく通常態様である開始時メニュー画面93a（あるいは終了時メニュー画面93b）を表示し、当該「カスタマイズ」が選択された場合にはカスタマイズ画面95を表示するようにしてもよい。

20

また、作動時ムービー514の表示中に演出ボタン25が操作された場合には、例えば図95（c）に示すように、全ての項目の表示態様が通常態様である開始時メニュー画面93a（あるいは終了時メニュー画面93b）を表示してもよい。

【0967】

なお、メニュー画面93やコード画面94において、カーソルが合った状態の項目の表示態様は、他の項目よりも大きく表示する表示態様に限定されず、適宜変更可能であり、例えば、他の項目とは異なる色で表示する表示態様でもよい。

また、操作無効態様で表示されている項目は、カーソルを合わせることにはできるが、カーソルを合わせた状態で演出ボタン25を操作しても当該操作が受け付けられないものに限定されない。例えば、操作無効態様で表示されている項目は、カーソルを合わせることすらできないものでもよい。

30

また、メニュー画面93を表示させるため（呼び出すため）に操作される操作手段は、演出ボタン25に限定されず、例えば十字キースイッチ28でもよい。

また、メニュー画面93に表示されている複数の項目の中から一の項目を選択するために操作される操作手段は、タッチパネル25b及び演出ボタン25に限定されず、例えば十字キースイッチ28でもよい。

【0968】

また、メニュー画面93に設けられる項目は「カスタマイズ」と「スマホ連動」と「音量・光量」と「遊技説明」と「戻る」に限定されない。例えば、安全装置の作動前も作動後も選択可能（有効）な項目として「遊技履歴」等が設けられてもよいし、安全装置の作動前は選択可能（有効）であるが作動後は選択不可（無効）な項目として「BGM」や「オートボタン」等が設けられてもよい。

40

また、コード画面94に表示するコードは、QRコード（登録商標）等の二次元コードに限定されず、例えばバーコード等の一次元コードでもよい。また、コード画面94に設けられる項目は「連動終了・削除」と「戻る」に限定されない。

【0969】

また、開始時メニュー画面93aにおける「スマホ連動」（スマホ連動 開始）と、終了時メニュー画面93bにおける「スマホ連動」（スマホ連動 終了）と、で表示態様を異ならせてもよい。具体的には、例えば、「スマホ連動 開始」の“開始”の文字色と、「スマホ連動 終了」の“終了”の文字色と、を異ならせてもよい。これにより、遊技者に、

50

スマホ連動の開始か終了かを一目で認識させることが可能となる。

また、本実施形態では、メニュー画面 93 に列挙する項目として、作動状態でない場合には選択できるが、作動状態である場合に選択できない項目（「カスタマイズ」や「音量・光量」）を設けたが、逆に、作動状態でない場合には選択できないが、作動状態である場合には選択できる項目も設けてもよい。

【0970】

図 96 は、作動状態でない場合には選択できないが、作動状態である場合には選択できる項目が設けられたメニュー画面 93 を例示する図である。

例えば、安全装置が作動状態となったこと、すなわち安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したことの記念に、遊技者が、作動中表示 513（「打止中」）が表示されている画面（あるいは作動時ムービー 514 が表示されている画面）を撮影することが考えられる。よって、その撮影用の項目「記念撮影」をメニュー画面 93 に設けて、当該「記念撮影」が選択されたことに対応して、記念撮影用の画像（例えば遊技店の店名を示す画像、作動状態中専用の背景画像や動画等）を所定時間表示するようにしてもよい。

【0971】

作動状態の発生前は、遊技者が遊技機 10 に対し記念撮影用の画像の表示を指示しても無駄になる可能性がある。したがって、作動状態である場合には、例えば図 96（a）に示すように、メニュー画面 93 として、「記念撮影」の表示態様が通常態様（操作有効態様）である開始時メニュー画面 93 a（あるいは終了時メニュー画面 93 b）を表示する一方で、作動状態でない場合には、例えば図 96（b）に示すように、メニュー画面 93 として、「記念撮影」の表示態様が操作無効態様（例えばグレー表示）である開始時メニュー画面 93 a（あるいは終了時メニュー画面 93 b）を表示して、当該「記念撮影」を選択できないようにしてもよい。

【0972】

あるいは、作動状態の発生前であっても、作動警告状態である場合には、遊技者が遊技機 10 に対し記念撮影用の画像の表示を指示しても無駄になる可能性が低い。したがって、作動警告状態である場合には、メニュー画面 93 として、「記念撮影」の表示態様が通常態様である開始時メニュー画面 93 a（あるいは終了時メニュー画面 93 b）を表示して、作動警告状態中に「記念撮影」が選択された場合には、作動状態の発生後に、作動時ムービー 514 又は作動中表示 513 とともに、記念撮影用の画像を表示装置 41 に表示するようにしてもよい。

【0973】

また、作動状態の発生前であっても、作動予告状態である場合には、未作動状態である場合に比べて、遊技者が遊技機 10 に対し記念撮影用の画像の表示を指示しても無駄になる可能性が低い。したがって、作動予告状態である場合には、メニュー画面 93 として、「記念撮影」の表示態様が通常態様である開始時メニュー画面 93 a（あるいは終了時メニュー画面 93 b）を表示して、作動予告状態中や作動警告状態中に「記念撮影」が選択された場合には、作動状態の発生後に、作動時ムービー 514 又は作動中表示 513 とともに、記念撮影用の画像を表示装置 41 に表示するようにしてもよい。

なお、「記念撮影」が選択されたことに対応して、記念撮影用の画像を所定時間表示することに加えて（あるいは替えて）、メーカー名表示 516 や説明表示 517 等を所定時間非表示としてもよい。

【0974】

〔停電復旧と作動中表示〕

図 97 は、停電復旧時に表示する作動中表示 513 を例示する図である。

前述したように、RAM 異常による遊技停止時（ステップ X25～X29）を除いて、電源投入すると無条件に安全装置情報（安全装置カウンタ値等）が初期化（クリア）される。

その一方で、RAM 初期化時（RAM クリアを伴う電源投入時）には、安全装置作動中フラグ領域を 0 クリアすることによって安全装置の作動は解除されるが、通常の電源投入

10

20

30

40

50

時（RAMクリアを伴わない電源投入時）には、安全装置作動中フラグ領域はクリアされない。したがって、安全装置の作動中に停電が発生して復旧（通常の電源投入）した場合には、復旧後も作動状態（遊技停止状態）となる。そのため、この場合には、停電復旧画面の表示後に（あるいは停電復旧画面の表示中に、あるいは停電復旧画面に替えて）作動中表示513（「打止中」）が表示される。

【0975】

具体的には、通常の電源投入時の処理（ステップX44、ステップX48～X51）において、安全装置が作動中であると判定された場合には（ステップX50；Y）、安全装置が作動中であることを示す安全装置作動中のコマンドが演出制御装置300へ送信される（ステップX51）。

そして、演出制御装置300は、安全装置作動中のコマンドを受信したことに対応して、作動時ムービー514を表示することなく、図97（a）に示すように、作動中表示513を表示する。この段階では、安全装置作動中フラグ領域がクリア（安全装置の作動が解除）されておらず、遊技停止状態であり、この遊技停止状態を解除するためには、ステップX45～X47のRAM初期化処理（RAMクリア処理）を行う必要がある。したがって、図97（a）に示すように、演出制御装置300は、安全装置作動中のコマンドを受信した場合には、作動中表示513を表示するが、実績表示515や説明表示517を表示しない。また、この場合には、演出ボタン25が操作されてもメニュー画面93を表示しなくてもよい。

【0976】

このように、演出制御装置300は、作動状態中に停電復旧した時（安全装置作動中のコマンドを受信した時）には、作動時ムービー514を表示することなく、作動中表示513を表示する（実績表示515や説明表示517は表示しない）態様で、作動状態（遊技停止状態）であることをホール関係者等に報知する。

一方、作動状態の開始時（作動中コマンドを受信した時）には、作動時ムービー514を表示した後に、作動中表示513や実績表示515や説明表示517を表示する態様で、作動状態（遊技停止状態）であることをホール関係者等に報知する。

作動状態中に停電復旧した時と、作動状態の開始時と、で受信するコマンドが異なるので、演出制御装置300は、作動状態であることを報知する報知態様を、作動状態中に停電復旧した時と、作動状態の開始時と、で異ならせることができる。そして、作動状態中に停電復旧した時の報知態様を、作動状態の開始時の報知態様と異ならせることで、安全装置情報がクリアされているにもかかわらず、安全装置が作動状態であることを示唆することができる。

【0977】

なお、作動状態中に停電復旧した時の報知態様は、作動状態の開始時の報知態様と異なる態様であればよい。すなわち、作動状態中に停電復旧した時の報知態様は、作動時ムービー514を表示した後に、作動中表示513を表示する（実績表示515や説明表示517は表示しない）態様でもよいし、作動時ムービー514を表示することなく、作動中表示513や実績表示515や説明表示517を表示する態様でもよい。

【0978】

また、演出制御装置300は、安全装置作動中のコマンドを受信したことに対応して、図97（b）に示すように、作動中表示513とともに、RAM初期化スイッチ112をオンするよう促す促進表示518（例えば「RAMクリアしてください」の文字）を表示してもよい。これにより、RAMクリアして安全装置の作動（遊技停止状態）を解除するようホール関係者等に促すことができる。

【0979】

また、作動状態中に停電復旧した時に演出制御装置300へ送信されるコマンドと、作動状態の開始時に演出制御装置300へ送信されるコマンドと、は同一のコマンドでもよい。具体的には、例えば、遊技制御装置100は、作動状態の開始時に作動中コマンドを送信するとともに、作動状態中に停電復旧した時に安全装置作動中のコマンドに加えて（

10

20

30

40

50

あるいは替えて）作動中コマンドを送信するようにしてもよい。この場合、作動状態中に停電復旧した時の報知態様は、作動状態の開始時の報知態様と同じでもよいし異なってもよい。

【0980】

〔安全装置と外部情報〕

図98は、安全装置の作動と、セキュリティ信号及び外部情報と、の関係を例示するタイミングチャートである。

図59に示すように、安全装置が作動中である場合（ステップX519；Y）には、セキュリティ信号が外部装置へ出力される。

また、前述したように、大当たり2信号は、大当たり状態中と大当たり状態に続く時短状態（大当たり起因する時短状態、第1特定遊技状態、第1時短状態）において長時間継続して外部装置に外部情報として出力される。

したがって、例えば図98に示すように、外部情報（大当たり2信号等）の出力中に、安全装置の作動が開始した場合には、安全装置の作動中も当該外部情報の出力を継続してもよい。その際、安全装置の作動に基づくセキュリティ信号は、図98に示すように、当該外部情報に上乗せして出力してもよい。

【0981】

なお、図98に示す例では、安全装置の作動に基づくセキュリティ信号を所定時間（例えば10秒間）外部装置に出力しているが、これに限定されない。例えば、安全装置が作動した際に1パルス（例：256ms）だけセキュリティ信号を外部装置に出力してもよいし、安全装置が作動中に継続的にセキュリティ信号を外部装置に出力してもよい。

また、外部情報の出力中に停電が発生した場合には、当該外部情報の出力を中断して、停電復旧後に再開してもよい。

【0982】

〔安全装置と可動体の初期動作〕

演出制御装置300は、可動役物の動作を確認するために、遊技機の電源投入時に可動役物の初期動作を行う。

前述したように、作動状態中の停電復旧時は遊技停止状態であり、この遊技停止状態を解除するためには、RAM初期化を行う必要がある。RAM初期化時には可動役物の初期動作が行われるので、作動状態中の停電復旧時に可動役物の初期動作を行うと、作動状態中の停電復旧時と、RAM初期化時と、で2回初期動作を行うこととなり、無駄である。したがって、電源投入時であっても作動状態中に停電復旧した時には、例外的に可動役物の初期動作を行わないようにしてもよい。

【0983】

図99は、初期動作設定処理を説明するフローチャートである。この初期動作設定処理は、例えば、演出制御装置300のメイン処理（図67）の可動体制御処理（ステップS23）において実行される。

初期動作設定処理において、演出制御装置300は、まず、RAM初期化時のコマンドを受信したか否か判定する（ステップS301）。RAM初期化時のコマンドは、メイン処理（図6）のステップX47で送信される。RAM初期化時のコマンドを受信した場合（ステップS301；Y）には、初期動作フラグをセーブして（ステップS304）、初期動作設定処理を終了する。

【0984】

一方、RAM初期化時のコマンドを受信していない場合（ステップS301；N）には、停電復旧時のコマンドを受信したか否か判定する（ステップS302）。停電復旧時のコマンドは、メイン処理（図6）のステップX49で送信される。停電復旧時のコマンドを受信していない場合（ステップS302；N）には、初期動作設定処理を終了する。

一方、停電復旧時のコマンドを受信した場合（ステップS302；Y）には、安全装置作動中のコマンドを受信したか否か判定する（ステップS303）。安全装置作動中のコマンドは、メイン処理（図6）のステップX51で送信される。安全装置作動中のコマン

ドを受信した場合（ステップ S 3 0 3 ; Y）には、初期動作設定処理を終了する。

【 0 9 8 5 】

一方、安全装置作動中のコマンドを受信していない場合（ステップ S 3 0 3 ; N）には、初期動作フラグをセーブして（ステップ S 3 0 4）、初期動作設定処理を終了する。

演出制御装置 3 0 0 は、初期動作設定処理の終了後、初期動作処理を実行する。この初期動作処理では、初期動作フラグがセーブされている場合に、可動役物に初期動作を実行させるための処理が行われる。したがって、初期動作設定処理において初期動作フラグがセーブされなかった場合には、可動役物の初期動作が実行されない。

【 0 9 8 6 】

すなわち、R A M 初期化時のコマンドを受信した場合（ステップ S 3 0 1 ; Y）には、可動役物の初期動作が実行される。

また、停電復旧時のコマンドを受信して、安全装置作動中のコマンドを受信していない場合（ステップ S 3 0 3 ; N）、すなわち、安全装置が作動していない状態で停電して復旧した場合には、可動役物の初期動作が実行される。

一方、停電復旧時のコマンドを受信して、安全装置作動中のコマンドも受信した場合（ステップ S 3 0 3 ; Y）、すなわち、安全装置が作動している状態で停電して復旧した場合には、可動役物の初期動作が実行されない。

【 0 9 8 7 】

〔作動状態と節電状態〕

遊技機 1 0 は、遊技が行われていない状態で一定期間が経過した場合に節電状態（節電モード）へ移行する。また、遊技機 1 0 は、作動状態中（遊技停止状態中）には、節電状態へ移行しないようになっている。

演出制御装置 3 0 0 は、演出装置（表示装置 4 1、スピーカ 1 9 a, 1 9 b、装飾装置、可動役物等の演出系の装置）へ供給する電力を減らして、少ない消費電力で駆動するように制御する節電機能を有している。具体的には、例えば、遊技制御装置 1 0 0 から節電状態の開始を示す節電開始コマンドを受信すると、節電機能がオンになり、各種演出装置において消費される電力が減少する。一方、遊技制御装置 1 0 0 から節電状態の終了を示す節電解除コマンドを受信すると、節電機能がオフになり、各種演出装置への電力の供給量が通常の供給量に戻る。また、例えば、遊技制御装置 1 0 0 から作動中コマンドを受信すると、節電機能がオンになり、各種演出装置において消費される電力が減少する。すなわち、節電状態へ移行する時に節電機能がオンになり、作動状態へ移行する時にも節電機能がオンになる。

【 0 9 8 8 】

消費電力は、節電状態でも作動状態でもない通常の状態＞節電状態＞作動状態の順番で少なくなるように設定されている。すなわち、作動中コマンドを受信したことに対応して節電機能がオンになった場合（作動状態に対応する節電機能がオンになった場合）における消費電力は、節電開始コマンドを受信したことに対応して節電機能がオンになった場合（節電状態に対応する節電機能がオンになった場合）における消費電力よりも少なくなるように設定されている。

【 0 9 8 9 】

作動状態中は、遊技制御装置 1 0 0 は、当該遊技制御装置 1 0 0 が制御する L E D（一括表示装置 5 0 等）を全消灯する。また、前述したように、作動中コマンドを受信した演出制御装置 3 0 0 は、当該演出制御装置 3 0 0 が制御する L E D（演出用 L E D）を、全て消灯するか（全消灯）又は全て点灯する（全点灯）。すなわち、作動状態中は、演出用 L E D が全消灯又は全点灯する。

また、節電状態中は、節電状態でも作動状態でもない通常の状態である場合よりも輝度を低下させた状態で、演出用 L E D の一部又は全てが点灯する。

【 0 9 9 0 】

したがって、作動状態中に演出用 L E D が全消灯する場合には、作動状態における消費電力は、節電状態における消費電力よりも少なくなる。

一方、作動状態中に演出用LEDが全点灯する場合には、作動状態における消費電力が節電状態における消費電力よりも少なくなるように輝度を低下させた状態で、演出用LEDを全点灯させる。

このように、演出装置（特に演出用LED）の態様を、節電状態中と作動状態中とで異ならせることで、節電状態と作動状態のいずれの状態であるのかを、ホール関係者や遊技者が認識しやすくなる。また、作動状態（遊技停止状態）の方が、節電状態に比べて消費電力が少ないので、安全装置が作動している遊技機10を見た者に「暗い」という印象を与えて、一目で遊技停止状態であると認識させることができ、新たな遊技者（客）が当該遊技機10を使用することを効果的に防止できる。

なお、節電状態における液晶（表示装置41等）の輝度を、節電状態でも作動状態でもない通常の状態における液晶（表示装置41等）よりも低下させてもよい。

また、作動状態における液晶（表示装置41等）の輝度を、節電状態でも作動状態でもない通常の状態における液晶（表示装置41等）よりも低下させてもよい。また、作動状態における液晶（表示装置41等）の輝度を、節電状態における液晶（表示装置41等）の輝度よりも低下させてもよい。

【0991】

図100は、節電モード処理を説明するフローチャートである。この節電モード処理は、節電状態（節電モード）へ移行するための処理であり、例えば、特図普段処理（図22）において、特図2保留数が0であるとともに特図1保留数が0である場合（ステップA307；Y）に実行される。図22では、節電モード処理の図示を省略している。

【0992】

節電モード処理において、遊技制御装置100は、まず、節電状態中フラグがセーブされているか否か判定する（ステップA801）。節電状態中フラグがセーブされていない場合（ステップA801；N）、すなわち節電状態（節電モード）でない場合には、安全装置が作動中であるか否か判定する（ステップA802）。例えば、安全装置作動中フラグとして、安全装置が作動中であることを示す「1」が、安全装置作動中フラグ領域にセーブされている場合に安全装置が作動中であると判定できる（安全装置作動中フラグ＝1）。安全装置が作動中である場合（ステップA802；Y）には、節電モード処理を終了する。すなわち、作動状態中は、節電状態（節電モード）が発生しない。

【0993】

一方、安全装置が作動中でない場合（ステップA802；N）には、普図ゲーム処理番号をチェックして（ステップA803）、普図普段処理中であるか否か判定する（ステップA804）。普図普段処理中でない場合（ステップA804；N）には、節電モード処理を終了する。

一方、普図普段処理中である場合（ステップA805；Y）には、普図保留数が0かチェックする（ステップA806）。普図保留数が0でない場合（ステップA806；N）には、節電モード処理を終了する。

【0994】

一方、普図保留数が0である場合（ステップA806；Y）には、遊技機10のエラー状態に係る情報を取得して（ステップA807）、遊技機10がエラー状態でないか否か判定する（ステップA808）。遊技機10がエラー状態である場合（ステップA808；N）には、節電モード処理を終了する。

一方、遊技機10がエラー状態でない場合（ステップA808；Y）には、操作ハンドル24のタッチ検出信号をチェックして（ステップA809）、タッチの状態に変化があるか否か判定する（ステップA810）。操作ハンドル24のタッチの状態に変化がある場合（ステップA810；Y）には、節電モード処理を終了する。

【0995】

一方、操作ハンドル24のタッチの状態に変化がない場合（ステップA810；N）には、節電開始コマンドを準備して（ステップA811）、演出コマンド設定処理を行う（ステップA812）。これにより、節電開始コマンドが演出制御装置300へ送信される

10

20

30

40

50

。

次いで、節電状態中フラグをセーブして（ステップ A 8 1 3）、節電モード処理を終了する。これにより、節電状態でも作動状態でもない通常の状態から、節電状態（節電モード）へ移行する。

【0996】

なお、ステップ A 8 0 9 及び A 8 1 0 の処理を複数回（例えば 10 分間）繰り返し行うようにしてもよい。具体的には、遊技機 10 がエラー状態でない（ステップ A 8 0 8 ; Y）と判定した後にステップ A 8 0 9 及び A 8 1 0 の処理を規定回数行って、操作ハンドル 2 4 のタッチの状態に変化がない（ステップ A 8 1 0 ; N）と判定し続けた場合に、ステップ A 8 1 1 の処理に移行し、ステップ A 8 0 9 及び A 8 1 0 の処理の実行回数が規定回数に達する前に操作ハンドル 2 4 のタッチの状態に変化があった場合（ステップ A 8 1 0 ; Y）には、節電モード処理を終了するようにしてもよい。

10

【0997】

また、節電状態中フラグがセーブされている場合（ステップ A 8 0 1 ; Y）、すなわち節電状態（節電モード）である場合には、操作ハンドル 2 4 のタッチ検出信号をチェックして（ステップ A 8 1 4）、タッチの状態に変化があるか否か判定する（ステップ A 8 1 5）。操作ハンドル 2 4 のタッチの状態に変化がない場合（ステップ A 8 1 5 ; N）には、節電モード処理を終了する。

【0998】

一方、操作ハンドル 2 4 のタッチの状態に変化がある場合（ステップ A 8 1 5 ; Y）には、節電解除コマンドを準備して（ステップ A 8 1 6）、演出コマンド設定処理を行う（ステップ A 8 1 7）。これにより、節電解除コマンドが演出制御装置 3 0 0 へ送信される。

20

次いで、節電状態中フラグをクリアして（ステップ A 8 1 8）、節電モード処理を終了する。これにより、節電状態（節電モード）から、節電状態でも作動状態でもない通常の状態へ移行する。

【0999】

図 1 0 1 は、節電機能設定処理を説明するフローチャートである。この節電機能設定処理は、演出制御装置 3 0 0 の節電機能を ON / OFF するための処理であり、例えば、演出制御装置 3 0 0 のメイン処理（図 6 7）の節電制御処理（ステップ S 1 6）において実行される。

30

節電機能設定処理において、演出制御装置 3 0 0 は、まず、節電機能 ON フラグがセーブされているか否か判定する（ステップ S 4 0 1）。節電機能 ON フラグがセーブされていない場合（ステップ S 4 0 1 ; N）、すなわち節電機能がオフである場合には、作動中コマンドを受信したか否か判定する（ステップ S 4 0 2）。

【1000】

作動中コマンドを受信した場合（ステップ S 4 0 2 ; Y）には、節電機能 ON フラグをセーブし（ステップ S 4 0 3）、作動状態に対応する節電機能をオンして（ステップ S 4 0 4）、節電機能設定処理を終了する。これにより、各種演出装置への電力の供給量が、作動状態時の供給量（＜節電状態時の供給量）になる。

40

一方、作動中コマンドを受信していない場合（ステップ S 4 0 2 ; N）には、節電開始コマンドを受信したか否か判定する（ステップ S 4 0 5）。

【1001】

節電開始コマンドを受信していない場合（ステップ S 4 0 5 ; N）には、節電機能設定処理を終了する。

一方、節電開始コマンドを受信した場合（ステップ S 4 0 5 ; Y）には、節電機能 ON フラグをセーブし（ステップ S 4 0 6）、節電状態に対応する節電機能をオンして（ステップ S 4 0 7）、節電機能設定処理を終了する。これにより、各種演出装置への電力の供給量が、節電状態時の供給量（＜節電状態でも作動状態でもない通常の状態時の供給量）になる。

50

【1002】

また、節電機能ONフラグがセーブされている場合（ステップS401；Y）、すなわち節電機能がオンである場合には、節電解除コマンドを受信したか否か判定する（ステップS408）。

節電解除コマンドを受信していない場合（ステップS408；N）には、節電機能設定処理を終了する。

一方、節電解除コマンドを受信した場合（ステップS408；Y）には、節電機能ONフラグをクリアし（ステップS409）、節電機能をオフして（ステップS410）、節電機能設定処理を終了する。これにより、各種演出装置への電力の供給量が通常の供給量（節電状態でも作動状態でもない通常の状態時の供給量）に戻る。

10

【1003】

図100（節電モード処理）に示すように、節電解除コマンドは、節電状態である場合（節電状態中フラグがセーブされている場合）にのみ送信可能であり、作動状態中には送信されない。したがって、節電解除コマンドの受信時は、節電状態に対応する節電機能はオン状態であるが、作動状態に対応する節電機能はオフ状態である。よって、ステップS410では、節電状態に対応する節電機能がオフされる。

なお、本実施形態において、節電状態中フラグや節電機能ONフラグは停電（電源遮断）によってクリアされることとするが、これに限定されない。

また、本実施形態において、演出制御装置300の節電機能は停電（電源遮断）によってオフされることとするが、これに限定されない。

20

【1004】

[効果]

本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、複数の項目を含むメニュー画面93を表示装置41に表示可能な表示制御手段（演出制御装置300）と、を備え、遊技不可状態の発生前に表示可能なメニュー画面93と、遊技不可状態で表示可能なメニュー画面93とは前記複数の項目が同じであり、前記複数の項目のうちいずれかは、遊技不可状態の発生前に表示可能なメニュー画面93では選択可能であるが、遊技不可状態で表示可能なメニュー画面93では選択不可であるように構成可能となっている（図87、図88）。

30

【1005】

例えば、遊技不可状態の発生前は選択可能であるが、遊技不可状態では選択不可である項目がある場合であって、遊技不可状態の発生前は当該項目が表示されているメニュー画面を表示し、遊技不可状態では当該項目が表示されていないメニュー画面を表示する場合には、遊技不可状態の発生前用のメニュー画面と、遊技不可状態用のメニュー画面と、を作成する必要がある。

その一方で、本実施形態では、遊技不可状態の発生前は選択可能であるが、遊技不可状態では選択不可である項目がある場合に、遊技不可状態の発生前と、遊技不可状態と、で列挙された項目が同一のメニュー画面93を表示するので、遊技不可状態の発生前用のメニュー画面と、遊技不可状態用のメニュー画面と、を作成する必要がなく、開発コストを抑えることができる。

40

また、遊技不可状態で表示可能なメニュー画面93に、遊技不可状態で選択不可な項目をあえて示すことで、遊技不可状態であることを遊技者に示唆することができる。特に遊技の演出を設定するための項目（「カスタマイズ」や「音量・光量」等）を表示しているにもかかわらず選択できない状態にすることで、遊技不可状態であること、すなわち遊技再開不可であることを遊技者に示唆することができる。したがって、メニュー画面93は、項目を遊技者に提示するといった本来の機能だけでなく、遊技不可状態（遊技再開不可）であるか否かを遊技者に示唆するといった機能も有する。

このように、本実施形態の遊技機10は、開発コストを抑えつつ、遊技不可状態中に当該遊技不可状態において表示するのに適した効果的なメニュー画面93を表示することが

50

できる。

【1006】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、表示装置41を制御可能な表示制御手段（演出制御装置300）と、を備え、表示制御手段は、遊技不可状態の開始時に、ムービー（例えば作動時ムービー514）を表示可能であり、遊技不可状態の発生中であって当該ムービーの終了後に、メニュー画面93を表示可能であるように構成可能となっている（図88、図89）。

【1007】

したがって、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技不可状態を発生可能であり、遊技不可状態の開始時にムービー（例えば作動時ムービー514）を表示可能であるので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。

また、ムービー（例えば作動時ムービー514）の終了後にメニュー画面93が表示可能となるので、ムービーの視認性が低下すること（メニュー画面93に邪魔されて見えにくくなること）を防止でき、ムービーによって遊技不可状態の開始を効果的に示唆（報知）することが可能となる。

【1008】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、表示装置41を制御可能な表示制御手段（演出制御装置300）と、を備え、表示制御手段は、遊技不可状態が発生したことに対応して、遊技不可状態の発生を報知する第1報知画像（作動時ムービー514）を表示し、その後に、遊技不可状態の発生を報知する第2報知画像（作動中表示513）を表示することが可能であるとともに、遊技者によって操作手段（演出ボタン25）が操作されたことに対応して、メニュー画面93を表示することが可能であり、第1報知画像の表示中は、操作手段の操作が無効となり、第2報知画像の表示中は、操作手段の操作が有効となるように構成可能となっている（図88、図89）。

【1009】

したがって、第2報知画像の表示中はメニュー画面93を表示できるが、第1報知画像の表示中はメニュー画面93を表示できない。したがって、遊技不可状態の発生を報知する第1報知画像及び第2報知画像のうち先に表示される第1報知画像の視認性が低下すること（メニュー画面93に邪魔されて見えにくくなること）を防止できるので、報知画像によって遊技不可状態の発生を効果的に報知できる。

なお、第1報知画像は、ムービー（動画）に限定されず、静止画であってもよい。

また、安全装置が作動した場合には、例えば、その次の日に「昨日、安全装置が作動した」旨を報知する報知画像を表示装置41等に表示可能としてもよい。

【1010】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、メニュー画面93を表示装置41に表示可能な表示制御手段（演出制御装置300）と、を備え、表示制御手段は、メニュー画面93の表示中に遊技不可状態が発生した場合には、当該メニュー画面93の表示を終了するように構成可能となっている（図91）。

【1011】

したがって、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技不可状態を発生可能であり、メニュー画面93の表示中に遊技不可状態が発生した場合には当該メニュー画面93の表示が終了（強制終了）するので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。すなわち、メニ

10

20

30

40

50

一画面 9 3 の表示中に遊技不可状態が発生した場合には、メニュー画面 9 3 の表示が終了（強制終了）して、表示中のメニュー画面 9 3 が遊技者の意図しないタイミングで非表示となることで、遊技不可状態の発生を遊技者に示唆（報知）することができるので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。

また、例えば遊技不可状態の発生を報知する報知画像を表示する場合には、メニュー画面 9 3 の表示が終了（強制終了）することにより、当該報知画像の視認性が低下すること（メニュー画面 9 3 に邪魔されて見えにくくなること）を防止できるので、報知画像によって遊技不可状態の発生を効果的に報知できる。

【1012】

また、本実施形態の遊技機 10 において、表示制御手段は、遊技者によって操作手段（演出ボタン 2 5）が操作されたことに対応してメニュー画面 9 3 を表示し、メニュー画面 9 3 の表示を終了（強制終了）した後に操作手段が操作された場合には、メニュー画面 9 3 を再表示するように構成可能となっている（図 9 1（b））。

【1013】

したがって、遊技者は、遊技停止状態の発生中であっても、メニュー画面 9 3 を呼び出すことができる。そして、例えばメニュー画面 9 3 を呼び出すことによってスマホ連動サービスを利用できる場合には、遊技停止状態の発生中もスマホ連動サービスを利用して、遊技履歴情報（遊技結果の履歴や遊技実績の履歴等）を外部サーバに保存できるので、遊技の興趣が向上する。

なお、メニュー画面 9 3 の表示を終了（強制終了）してから所定時間が経過した後に、操作手段の操作がなくてもメニュー画面 9 3 を再表示するようにしてもよい。

【1014】

また、本実施形態の遊技機 10 において、遊技不可状態の発生前に表示されるメニュー画面 9 3 と、遊技不可状態の発生後に表示されるメニュー画面 9 3 と、は同一の画面であるが、表示態様が異なるように構成可能となっている（図 9 1（b））。

したがって、メニュー画面 9 3 の表示態様によって、遊技不可状態の発生前と、遊技不可状態の発生後と、のいずれであるかを遊技者等に示唆することができる。

【1015】

また、本実施形態の遊技機 10 は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置 100））と、表示装置 41 を制御可能な表示制御手段（演出制御装置 300）と、を備え、表示制御手段は、遊技不可状態の発生中に所定表示（例えば作動中表示 513）を表示可能であり、遊技不可状態が発生している時と、遊技不可状態の発生中に発生した停電（電源遮断）から復旧（電源投入）した時と、で前記所定表示の表示態様が異なるように構成可能となっている（図 8 8（b）、図 9 7（a）（b））。

【1016】

したがって、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技不可状態を発生可能であり、遊技不可状態の発生中に所定表示（例えば作動中表示 513）を表示可能であるので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。

また、遊技不可状態が発生している時と、遊技不可状態の発生中に発生した停電から復旧した時と、で所定表示（例えば作動中表示 513）の表示態様が異なるので、所定表示の表示態様によって、遊技不可状態が発生している時と、遊技不可状態の発生中に停電が発生して復旧した時と、のいずれであるかを遊技者等に示唆することができる。すなわち、遊技者等に、遊技不可状態がいつ頃発生したのか（今日か、昨日以前か、等）を示唆することができる。また、所定表示によって、ホール関係者等に、遊技停止状態となっていることを把握させることができるので、遊技停止状態のまま開店する等のミスを防止することができる。

【1017】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、遊技不可状態の発生を報知可能な報知手段（表示装置41）と、を備え、遊技不可状態が発生している時と、遊技不可状態の発生中に停電が発生して復旧した時と、で報知手段の報知態様が異なるように構成可能となっている（図88（b）、図97（a）（b））。

【1018】

したがって、報知手段の報知態様によって、遊技不可状態が発生している時と、遊技不可状態の発生中に停電が発生して復旧した時と、のいずれであるかを遊技者等に示唆することができる。

10

なお、本実施形態では、表示装置41での表示によって、異なる報知態様で遊技不可状態の発生を報知するようにしたが、これに限定されず、表示装置41以外の他の演出装置によって、遊技不可状態の発生を報知するようにしてもよい。すなわち、遊技不可状態の発生を報知可能な報知手段は、表示装置41に限定されず、表示装置41以外の他の演出装置であってもよい。また、報知手段は、一の演出装置でも、複数の演出装置でもよい。

【1019】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機において、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、所定の演出動作を行う可動演出装置（可動役物（可動体、盤演出装置44、枠演出装置等））と、所定の演出表示を行う表示装置41と、を備え、表示装置41は、遊技不可状態の発生中に所定表示（例えば作動中表示513）を表示可能であり、遊技不可状態の発生中に発生した停電（電源遮断）から復旧（電源投入）した場合に、可動演出装置は、初期動作を行うとともに、表示装置41は、前記所定表示の表示を再開するように構成可能となっている。

20

【1020】

したがって、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技不可状態を発生可能であり、遊技不可状態の発生中に所定表示（例えば作動中表示513）を表示可能であるので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。

30

また、遊技不可状態の発生中に発生した停電から復旧した場合には、表示装置41に所定表示（例えば作動中表示513）が表示されている状態で、可動演出装置が初期動作を行うので、当該初期動作によって、ホール関係者等が表示装置41に表示されている作動中表示513に気付く可能性を高めることができる。

【1021】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、所定の演出動作を行う可動演出装置（可動役物（可動体、盤演出装置44、枠演出装置等））と、を備え、可動演出装置は、電源投入（停電からの復旧）に基づき初期動作を行い、遊技不可状態の発生中に停電が発生して電源投入された場合（遊技不可状態の発生中に発生した停電から復旧した場合）には、例外的に初期動作を行わないように構成可能となっている（図99）。

40

【1022】

したがって、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技不可状態を発生可能であるので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。

また、遊技不可状態の発生中に発生した停電から復旧した場合には、停電復旧しても、例外的に可動演出装置の初期動作が行われないので、ホール関係者等に、遊技停止状態となっていることを把握させることができ、遊技停止状態のまま開店する等のミスを防止することができる。

50

また、遊技不可状態の発生中に停電が発生して電源投入（RAMクリアを伴わない電源投入）された場合は、電源投入後も遊技不可状態であり、当該遊技不可状態を解除するためには、再度電源投入（RAMクリアを伴う電源投入）を行う必要がある。再度電源投入した際に可動演出装置の初期動作が行われるので、遊技不可状態の発生中に停電が発生して電源投入された際に可動演出装置の初期動作を省略しても不都合は生じない。また、遊技不可状態の発生中に停電が発生して電源投入された際に可動演出装置の初期動作を省略することで、遊技不可状態を解除するための処理を直ぐに行うことが可能となり、使い勝手が良い。

【1023】

また、本実施形態の遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置100））と、節電状態（節電モード）を発生可能な節電状態発生手段（演出制御装置300）と、を備え、遊技不可状態の発生中における消費電力は、節電状態の発生中における消費電力よりも少なくなるように構成可能となっている（図100、図101）。

10

具体的には、演出装置（表示装置41、スピーカ19a, 19b、装飾装置、可動役物等）に供給される電力が減少する節電状態を発生可能であり、遊技不可状態の発生中は、演出装置に供給される電力が減少し、遊技不可状態における消費電力は、節電状態における消費電力よりも少なくなるように構成可能となっている。

【1024】

20

したがって、節電状態の発生中だけでなく、遊技不可状態の発生中も節電することができ、遊技不可状態と節電状態とで消費電力が異なるので、遊技機10全体の態様（例えば発光態様）が遊技不可状態と節電状態とで異なることとなる。そのため、遊技機10全体の態様によって、遊技不可状態と節電状態とのいずれであるかを遊技者等に示唆することができる。

また、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技不可状態を発生可能であり、遊技不可状態の発生中における消費電力は節電状態の発生中における消費電力よりも少ないので、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。すなわち、遊技不可状態の方が節電状態よりも消費電力が低いので、遊技不可状態が発生している遊技機10を見た者に「暗い」という印象を与えて、一目で遊技不可状態であると遊技者等に認識させることができるとともに、新たな遊技者（客）が当該遊技機10を使用することを効果的に防止できる。

30

【1025】

本実施形態に係る遊技機10は、遊技を実行可能であり、所定条件（作動条件）の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、遊技禁止状態）を発生可能な遊技停止手段（例えば安全装置）と、遊技不可状態において、遊技媒体の払い出しに関するエラーを報知可能な報知手段（例えば、遊技制御装置100、演出制御装置300、表示装置41等）と、を備える。

【1026】

このような遊技機10では、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技をできなくして適切な不正対策を行うことができ、また、差玉数やセーフ球数を抑制することによって遊技者が遊技にのめり込むことも抑制できる可能性がある。また、遊技を実行できない遊技不可状態でもエラーを報知可能にして、遊技者やホール関係者等に不利益又は不都合が生じないようにしつつ、適切な不正対策を行うことができる。

40

【1027】

また、本実施形態に係る遊技機10は、遊技を実行可能な遊技機において、所定条件（作動条件）の成立によって、遊技を実行できない遊技不可状態（遊技停止状態、遊技禁止状態）を発生可能な遊技停止手段（例えば安全装置）と、遊技不可状態となることを予告する予告表示（例えば作動予告表示511）を表示手段（例えば表示装置41）に表示可能な表示制御手段（例えば演出制御装置300）と、を備える。表示制御手段は、予告表

50

示の表示態様を遊技状態（例えば客待ち中、変動表示中）に応じて異ならせる。

【1028】

このような遊技機10では、差玉数やセーフ球数が大きい場合など所定条件の成立によって、遊技をできなくして適切な不正対策を行うことができ、また、遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる可能性がある。予告表示（例えば作動予告表示511）によって遊技者に遊技をできなく可能性を事前に報知して、遊技者に遊技を終了させることを促し、遊技者が意図せず不利益を受けることを防止できる。また、予告表示によって不正を行っている者には驚きを与えて、不正を止めることを促すことができる。そして、予告表示の表示態様を遊技状態（例えば客待ち中、変動表示中）に応じて異ならせて、効果的に予告表示を行うことができる。

10

【1029】

また、本実施形態に係る遊技機10は、遊技媒体を払い出し可能な払出制御手段（例えば払出制御装置200）と、所定期間に払い出された遊技媒体（遊技球）の数又は所定期間に払い出されることが決定された遊技媒体の数である払出数（例えば所定期間の合計の賞球数）を計数可能な第1計数手段（例えば遊技制御装置100の差玉確認処理）と、を備える。また、遊技機10は、所定期間に使用された遊技媒体の数である使用数（例えば発射球数又は排出球数）を計数可能な第2計数手段（例えば遊技制御装置100の差玉確認処理やアウト球検出スイッチ74）を備える。さらに、遊技機10は、払出数と使用数とに基づいた演算値（例えば安全装置カウンタ値又は差玉数）を演算可能な演算手段（例えば遊技制御装置100の差玉確認処理）と、を備える。演算値が基準値（例えばカウンタ基準値、差玉基準値）になった場合に、遊技停止手段（例えば安全装置）は所定条件（作動条件）が成立したとして遊技不可状態を発生可能である。表示制御手段（例えば演出制御装置300）は遊技不可状態であることを示す所定表示（例えば作動中表示513）を表示手段に表示可能である。

20

【1030】

このような遊技機10では、遊技媒体の払出数と遊技媒体の使用数（例えば発射球数又は排出球数）とに基づいた演算値に基づいて、遊技不可状態を発生可能であり、遊技不可状態であることを示す所定表示（例えば作動中表示513）を表示可能であるため、効果的に不正対策を行うことができ、また、効果的に遊技者の遊技に対するのめり込みも抑制できる。

30

【1031】

また、本実施形態に係る遊技機10では、演算値（例えば安全装置カウンタ値又は差玉数）が基準値よりも小さな所定値（予告開始値）になった場合に、表示制御手段は予告表示（例えば作動予告表示511）を表示手段に表示可能である。したがって、効果的に遊技不可状態となることを事前に予告できる。

【1032】

また、本実施形態に係る遊技機10では、演算値（例えば安全装置カウンタ値又は差玉数）が基準値になったが所定条件（作動条件）が成立しない場合に、表示制御手段（例えば演出制御装置300）は、所定表示（例えば作動中表示513）及び予告表示（例えば作動予告表示511）とは異なる表示（例えば作動警告表示512）を表示手段に表示可能である。したがって、遊技者に所定条件が成立した後（例えば小当り又は大当りの終了後）に遊技停止状態になることを事前に報知して、不利益を受けることを遊技者に警告することができる。

40

【1033】

《作動状態中（遊技停止状態中）のエラー表示の変形例》

上述の実施形態では、図79（e）や図80（f）に示すように、球切れエラー表示92aやオーバーフローエラー表示92b等の払い出しエラー表示を、作動中表示513と重ならないように表示したが、これに限定されない。例えば、エラー（払い出しエラー、それ以外のエラーや不正）を報知するためのエラー表示を、作動中表示513と重なるように表示してもよく、また、その場合には、例えば図102に示すように、エラー表示を

50

作動中表示 5 1 3 よりも手前側のレイヤ（例えば最上位のレイヤ）に表示してもよい。

【1 0 3 4】

ここで、本願において、「重ねて表示」や「重なるように表示」は、一方の表示の少なくとも一部と、他方の表示の少なくとも一部と、が重なるように表示することである。すなわち、一方の表示の一部と他方の表示の一部が重なる態様、一方の表示の一部と他方の表示の全部が重なる態様、一方の表示の全部と他方の表示の全部が重なる態様、のいずれであってもよい。

また、本願において、「同時に表示」や「同時期に表示」は、一方の表示を表示する表示期間の少なくとも一部と、他方の表示を表示する表示期間の少なくとも一部と、が重複するように表示することである。

【1 0 3 5】

図 1 0 2 に示す例では、エラー表示として、遊技球の払い出しに関する払い出しエラーを報知する払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b に加えて、払い出しエラー以外のエラーや不正を報知するその他のエラー表示 9 2 c も表示されている。

また、図 1 0 2 に示す例において、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b は、発生しているエラーの内容を遊技者や遊技場の係員等が把握可能な表示態様で表示されているのに対し、その他のエラー表示 9 2 c は、発生しているエラーの内容を遊技者や遊技場の係員等が把握困難な表示態様で表示されている。

【1 0 3 6】

具体的には、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b のうち球切れエラー表示 9 2 a については、球切れエラー表示 9 2 a として「球切れエラー」の文字が表示されるので、遊技者や遊技場の係員等は、球切れエラー表示 9 2 a を見て、エラーが発生していると認識できるとともに、発生しているエラーが、払出前の遊技球の不足に対応するシュート球切れエラーであると把握することができる。

また、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b のうちオーバーフローエラー表示 9 2 b については、オーバーフローエラー表示 9 2 b として「オーバーフローエラー」の文字が表示されるので、遊技者や遊技場の係員等は、オーバーフローエラー表示 9 2 b を見て、エラーが発生していると認識できるとともに、発生しているエラーが、下皿 2 3 が満杯になったことに対応するオーバーフローエラーであると把握することができる。

【1 0 3 7】

一方、その他のエラー表示 9 2 c については、その他のエラー表示 9 2 c としてエラーコードが表示されるので、遊技者や遊技場の係員等は、その他のエラー表示 9 2 c を見ても、何らかのエラーが発生していると認識できるが、発生しているエラーの内容までは把握できない。なお、エラーコードは、遊技者や遊技場の係員等にとっては、発生しているエラーの内容を把握できないものであるが、遊技場の責任者や遊技機メーカー等にとっては、発生しているエラーの内容を把握できるものである。

すなわち、その他のエラー表示 9 2 c は、エラーが発生していることを遊技者や遊技場の係員等が認識可能に報知するとともに、発生しているエラーの内容を遊技者や遊技場の係員等が把握困難（遊技場の責任者や遊技機メーカー等は把握可能（把握容易））に報知するものである。

【1 0 3 8】

本変形例では、図 1 0 2 に示すように、その他のエラー表示 9 2 c として、6 桁（3 バイト）のエラーコードを表示する。例えば図 1 0 3 （a）に示すように、0 ~ 2 3 ビットのそれぞれに各エラーが割り当てられており、演出制御装置 3 0 0 は、エラー発生時に、該当するビットを ON にし、2 進法を 1 6 進法に変換してエラーコードを生成し、生成したエラーコードをその他のエラー表示 9 2 c として表示装置 4 1 に表示する。

例えば払出異常エラー及び始動口エラーが発生している場合には、図 1 0 3 （b）に示すように、払出異常エラーが割り当てられているビット「1」と、始動口エラーが割り当てられているビット「2」と、を ON にし、エラーコード「0 0 0 0 0 6」を生成し、その生成したエラーコードをその他のエラー表示 9 2 c として、図 1 0 2 に示すように表示

10

20

30

40

50

装置 4 1 に表示する。

なお、本変形例では、払出異常エラーを、払い出しエラー以外のエラーや不正としているが、これに限定されず、払出異常エラーを、払い出しエラーとしてもよい。

【1039】

演出制御装置 300 は、遊技停止状態になる前にエラーが発生すると、該当するエラー表示を最上位のレイヤに表示する。そして、当該エラーが解消していない場合には、遊技停止状態になった後であっても、当該エラーが解消するまでエラー表示を最上位のレイヤに表示し続ける。

したがって、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c は、作動予告表示 511 (例えば「まもなく打ち止めです」の文字) と同時期に表示される場合もあり、その場合には、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c は、作動予告表示 511 よりも手前側のレイヤに表示されることとなる。すなわち、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c を、作動予告表示 511 に重ねて表示する場合には、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c は、作動予告表示 511 よりも手前側に表示されることとなる。

また、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c は、作動警告表示 512 (例えば「当り終了後に打ち止めとなります」の文字) と同時期に表示される場合もあり、その場合には、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c は、作動警告表示 512 よりも手前側のレイヤに表示されることとなる。すなわち、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c を、作動警告表示 512 に重ねて表示する場合には、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c は、作動警告表示 512 よりも手前側に表示されることとなる。

【1040】

また、遊技制御装置 100 は、遊技停止状態になる前から全てのエラーを監視して、遊技停止状態になった後も全てのエラーを監視し続ける。そして、演出制御装置 300 は、遊技停止状態となった際又は後にエラーが発生すると、該当するエラー表示を最上位のレイヤに表示して、当該エラーが解消するまでエラー表示を最上位のレイヤに表示し続ける。すなわち、遊技停止状態中にエラーが発生した場合には、通常時(遊技停止状態でない時)にエラーが発生した場合と同様に、エラー発生時に、該当するエラー表示の表示を開始する。

【1041】

このように、遊技停止状態になる前と同様に、遊技停止状態中も全てのエラーの監視と報知を行うことで、遊技停止状態になった後も遊技機の状態(エラー発生中であること)を遊技者等に認識させることが可能となる。

なお、本変形例では、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c を最上位のレイヤに表示するようにしたが、これに限定されず、エラー表示 92 a, 92 b, 92 c を表示するレイヤは、安全装置関連表示(作動予告表示 511、作動警告表示 512、作動中表示 513)よりも手前側のレイヤであればよい。

【1042】

以上のように本変形例の遊技機 10 は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技停止状態(遊技不可状態、作動状態)が発生可能な遊技停止手段(安全装置(遊技制御装置 100))と、遊技停止状態が発生していることを報知する報知表示(作動中表示 513)と、エラーが発生していることを報知するエラー表示 92 a, 92 b, 92 c と、を表示装置 41 に表示可能な表示制御手段(演出制御装置 300)と、を備え、表示制御手段は、報知表示(作動中表示 513)とエラー表示 92 a, 92 b, 92 c を同時期に表示可能である(図 102)。

すなわち、遊技停止状態の発生と、エラーの発生と、が重複する場合には、報知表示(作動中表示 513)と、該当するエラー表示 92 a, 92 b, 92 c と、が表示される。したがって、遊技停止状態になった後も遊技機の状態(遊技停止状態発生中であり、かつエラー発生中であること)を遊技者等に認識させることができるので、遊技者による誤認を防止することができる。

【1043】

また、本変形例の遊技機 10 は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置 100））と、遊技停止状態が発生していることを報知する報知表示（作動中表示 513）と、エラーが発生していることを報知するエラー表示 92a, 92b, 92c と、を表示装置 41 に表示可能な表示制御手段（演出制御装置 300）と、を備え、表示制御手段は、エラーの発生中に遊技停止状態が発生した場合に、当該エラーの発生に対応して表示したエラー表示を、当該遊技停止状態が発生した後も表示可能であり、報知表示（作動中表示 513）とエラー表示 92a, 92b, 92c を同時期に表示可能である（図 102）。

すなわち、遊技停止状態になっても、エラーの発生が継続していれば、該当するエラー表示 92a, 92b, 92c が表示され続ける。したがって、遊技停止状態になった後も遊技機の状態（遊技停止状態発生中であり、かつエラー発生中であること）を遊技者等に認識させることができるので、遊技者による誤認を防止することができる。

【1044】

また、本変形例の遊技機 10 は、遊技を実行可能な遊技機において、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置 100））と、遊技停止状態が発生していることを報知する報知表示（作動中表示 513）と、エラーが発生していることを報知するエラー表示 92a, 92b, 92c と、を表示装置 41 に表示可能な表示制御手段（演出制御装置 300）と、当該遊技機 10 の外部へ信号を出力する信号出力手段（遊技制御装置 100）と、を備え、表示制御手段は、報知表示（作動中表示 513）とエラー表示 92a, 92b, 92c を同時期に表示可能であり（図 102）、信号出力手段は、遊技停止状態の発生に対応して信号（セキュリティ信号）を出力可能である（図 98）。

すなわち、遊技停止状態の発生と、エラーの発生と、が重複する場合には、報知表示（作動中表示 513）と、該当するエラー表示 92a, 92b, 92c と、が表示される。したがって、遊技停止状態になった後も遊技機の状態（遊技停止状態発生中であり、かつエラー発生中であること）を遊技者等に認識させることができるので、遊技者による誤認を防止することができる。

また、遊技停止状態が発生すると遊技機 10 の外部に信号（セキュリティ信号）が出力されるので、遊技機 10 の外部へ遊技停止状態が発生したことを報知できる。

【1045】

また、本変形例において、遊技停止状態と、エラーや不正と、が重複する場合には、遊技停止状態が発生していることを報知する報知表示（作動中表示 513）よりも、エラーが発生していることを報知するエラー表示 92a, 92b, 92c を優先的に表示する。

具体的には、本変形例の遊技機 10 は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、作動状態）を発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置 100））と、遊技停止状態が発生していることを報知する報知表示（作動中表示 513）と、エラーが発生していることを報知するエラー表示 92a, 92b, 92c と、を表示装置 41 に表示可能な表示制御手段（演出制御装置 300）と、を備え、表示制御手段は、報知表示（作動中表示 513）とエラー表示 92a, 92b, 92c を同時期に表示可能であり、報知表示（作動中表示 513）とエラー表示 92a, 92b, 92c を同時期に表示する場合には、エラー表示 92a, 92b, 92c を、報知表示（作動中表示 513）に重ねて、報知表示（作動中表示 513）よりも手前側に表示するようになっている（図 102）。

【1046】

したがって、遊技停止状態と、エラーや不正と、が重複する場合には、エラー表示 92a, 92b, 92c を、報知表示（作動中表示 513）に重ねて、報知表示（作動中表示 513）よりも手前側に表示するので、エラー表示 92a, 92b, 92c を効果的に（具体的には、遊技機の状態（エラー発生中であること）を遊技者等に確実に認識させることができるように）表示することができる。

10

20

30

40

50

すなわち、エラー表示 9 2 a , 9 2 b , 9 2 c を、報知表示（作動中表示 5 1 3）に重ねて、報知表示（作動中表示 5 1 3）よりも奥側に表示する場合に比べて、エラー表示 9 2 a , 9 2 b , 9 2 c の視認性が高いので、安全装置が作動した遊技停止状態であっても、遊技機の状態を遊技者等に確実に認識させることができる。また、エラー表示 9 2 a , 9 2 b , 9 2 c を、報知表示（作動中表示 5 1 3）に重ならないように表示する場合に比べて、エラー表示 9 2 a , 9 2 b , 9 2 c が目立つので、安全装置が作動した遊技停止状態であっても、遊技機の状態を遊技者等に確実に認識させることができる。

【1047】

また、本変形例において、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b は、エラーの内容を遊技者や遊技場の係員等が把握可能な表示態様で表示されるので、遊技停止状態が発生したときに未付与の遊技価値（未払い出しの遊技媒体）がある場合には、遊技者に、遊技価値の付与（遊技媒体の払い出し）が終了していない旨を報知できる。これにより、遊技者に、遊技価値の付与（遊技媒体の払い出し）が完了するまで待つよう促すことができるので、遊技者が不利益を受けることを防止できる。

前述したように、遊技停止状態においては、特図変動表示ゲームや普図変動表示ゲームを継続できないだけでなく、新たな特図変動表示ゲームや新たな普図変動表示ゲームを開始することができない。ただし、遊技停止状態においては、払出コマンド送信処理（ステップ X 1 0 7）は停止されないで、遊技停止状態となる前に発生した入賞による賞球の払い出しは継続される。すなわち、遊技停止状態が発生したときに未払い出しの賞球数が 0 でない場合には、未払い出しの賞球数が 0 になるまで賞球の払い出しが継続される。

【1048】

遊技停止状態と、払い出しエラーと、が重複する場合には、遊技者は、払い出しエラーが原因で払い出しが停止しているにもかかわらず、遊技停止状態になったことに対応して表示された作動中表示 5 1 3 を見て、払い出しも停止する、未払い出しの賞球がなく払い出しが完了した、と勘違いしてしまうことがある。遊技者がこのような勘違いをすると、未払い出しの賞球があっても、その賞球を獲得する前に退席してしまって、不利益を被るおそれがある。

これに対し、本変形例では、遊技停止状態と、払い出しエラーと、が重複する場合（作動中表示 5 1 3 と払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b を同時期に表示する場合）には、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b を、作動中表示 5 1 3 に重ねて、作動中表示 5 1 3 よりも手前側に表示する。さらに、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b は、エラーの内容を遊技者や遊技場の係員等が把握可能な表示態様で表示されるので、安全装置が作動した遊技停止状態であっても、遊技機の状態（払い出しエラー発生中であること）を遊技者等に確実に認識させることができる。したがって、遊技停止状態であっても払い出されるべき賞球を獲得することが可能となり、遊技者が不利益を受けることを防止できる。

また、払い出しエラーは、遊技者だけでなく遊技場にも大きな影響がある。したがって、払い出しエラー表示 9 2 a , 9 2 b を、エラーの内容を遊技者や遊技場の係員等が把握可能な表示態様で表示することで、払い出しエラーを早急に解消することが可能となるので、遊技場にとっても都合がよい。

【1049】

また、本変形例においては、遊技停止状態になった後も、払い出しエラーの監視を継続するとともに、払い出しエラー以外のエラーや不正（ドア開放やセキュリティ系統のエラー等）の監視も継続し、遊技停止状態と、払い出しエラー以外のエラーや不正と、が重複する場合には、払い出しエラー以外のエラーや不正を報知するその他のエラー表示 9 2 c を、作動中表示 5 1 3 に重ねて、作動中表示 5 1 3 よりも手前側に表示する。したがって、安全装置が作動した遊技停止状態であっても、遊技機の状態（払い出しエラー以外のエラーや不正が発生していること）を遊技者等に確実に認識させることができる。また、遊技停止状態であってもエラー表示 9 2 a , 9 2 b , 9 2 c を表示することで、不正行為（例えば盤面への細工等）に対する抑止力となり得る。

【1050】

また、本変形例においては、払い出しエラー以外のエラーや不正を報知するためのエラー表示（その他のエラー表示 9 2 c）として、図 1 0 3 に示すようにして生成されたエラーコードを表示するので、払い出しエラー以外のエラーや不正が複数発生している場合であっても、一のエラーコードでこれらの発生を報知できる。したがって、払い出しエラー以外のエラーや不正が複数発生している場合であっても、その旨の簡潔に報知できるので、エラー表示 9 2 a，9 2 b，9 2 c やそれ以外の表示（表示 5 1 3，5 1 5，5 1 6，5 1 7 等）の視認性を確保でき、全体として可読性や判読性の高い表示を行うことが可能となる。

【1 0 5 1】

なお、エラーコードで報知するエラーは、払い出しエラー以外のエラーや不正に限定されない。また、文字で報知するエラーは、払い出しエラーに限定されない。

また、球切れエラー表示 9 2 a は、「球切れエラー」の文字に限定されず、その他の文字（例えば「補給エラー 係員をお呼びください」の文字）やコード等であってもよい。

また、オーバーフローエラー表示 9 2 b は、「オーバーフローエラー」の文字に限定されず、その他の文字やコード等であってもよい。

また、その他のエラー表示 9 2 c としてエラーコードを表示するのではなく、例えば、払い出しエラー表示 9 2 a，9 2 b と同様に、文字（例えば「払出異常エラー」や「始動口エラー」等の文字）を表示してもよい。

また、作動中表示 5 1 3 は、「打出中」の文字に限定されず、その他の文字（例えば「コンプリート機能作動中 1 日の払出可能な上限に達しました 本日は遊技終了です」）やコード等であってもよい。

【1 0 5 2】

また、本変形例では、払い出しエラー表示 9 2 a，9 2 b の表示態様を遊技機 1 0 の状態にかかわらず同じにするが、これに限定されない。すなわち、払い出しエラー表示 9 2 a，9 2 b の表示態様を、遊技機 1 0 の状態に応じて（例えば、遊技停止状態でない場合と遊技停止状態である場合とで）異ならせてもよい。

また、払い出しエラーの報知手段を、遊技機 1 0 の状態に応じて異ならせてもよい。具体的には、例えば、遊技停止状態でない場合には、払い出しエラーを表示（表示装置 4 1）と発光（演出用 L E D）で報知して、遊技停止状態である場合には、払い出しエラーを表示（表示装置 4 1）と音（スピーカ 1 9 a，1 9 b）で報知するようにしてもよい。

【1 0 5 3】

また、本変形例では、その他のエラー表示 9 2 c の表示態様を遊技機 1 0 の状態にかかわらず同じにするが、これに限定されない。すなわち、その他のエラー表示 9 2 c の表示態様を、遊技機 1 0 の状態に応じて（例えば、遊技停止状態でない場合と遊技停止状態である場合とで）異ならせてもよい。

また、払い出しエラー以外のエラーや不正の報知手段を、遊技機 1 0 の状態に応じて異ならせてもよい。具体的には、例えば、遊技停止状態でない場合には、払い出しエラー以外のエラーや不正を表示（表示装置 4 1）と発光（演出用 L E D）と音（スピーカ 1 9 a，1 9 b）で報知して、遊技停止状態である場合には、払い出しエラー以外のエラーや不正を表示（表示装置 4 1）と音（スピーカ 1 9 a，1 9 b）で報知するようにしてもよい。

【1 0 5 4】

また、図 1 0 2 に示す例では、作動中表示 5 1 3 に重ねて、作動中表示 5 1 3 の手前側に、球切れエラー表示 9 2 a とオーバーフローエラー表示 9 2 b とその他のエラー表示 9 2 c の三つのエラー表示を表示しているが、無論、シュート球切れエラーが発生していない場合には球切れエラー表示 9 2 a は表示されないし、オーバーフローエラーが発生していない場合にはオーバーフローエラー表示 9 2 b は表示されないし、払い出しエラー以外のエラーや不正が発生していない場合にはその他のエラー表示 9 2 c は表示されない。

【1 0 5 5】

また、本変形例において、演出制御装置 3 0 0 は、装飾装置（枠装飾装置 1 8、盤装飾

10

20

30

40

50

装置４６等）のＬＥＤ等の遊技機１０に設けられた演出用ＬＥＤを用いて、遊技機１０の状態を報知する。具体的には、演出制御装置３００は、遊技停止状態が発生する（作動中コマンドを受信する）と、演出用ＬＥＤを遊技停止報知用の点灯態様で点灯するとともに、エラーが発生する（エラー／不正系のコマンドを受信する）と、演出用ＬＥＤをエラー報知用の点灯態様で点灯する。

また、エラー発生中に遊技停止状態が発生した場合には、演出用ＬＥＤの点灯態様を、エラー報知用の点灯態様から遊技停止報知用の点灯態様へと切り替える。また、遊技停止状態中にエラーが発生した場合には、遊技停止報知用の点灯態様での点灯を継続する。

すなわち、本変形例では、エラー報知用の点灯態様よりも、遊技停止報知用の点灯態様を優先するように設定されているが、これに限定されず、遊技停止報知用の点灯態様よりも、エラー報知用の点灯態様を優先してもよい。

10

【１０５６】

このように本変形例の遊技機１０は、遊技を実行可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技停止状態（遊技不可状態、作動状態）が発生可能な遊技停止手段（安全装置（遊技制御装置１００））と、遊技停止状態が発生していることを報知する報知表示（作動中表示５１３）と、エラーが発生していることを報知するエラー表示９２ａ，９２ｂ，９２ｃと、を表示可能な表示装置４１と、遊技停止状態が発生していることを報知する報知発光態様（遊技停止報知用の点灯態様）と、エラーが発生していることを報知するエラー発光態様（エラー報知用の点灯態様）と、で発光可能な発光装置（枠装飾装置１８、盤装飾装置４６等）と、を備え、遊技停止状態の発生中にエラーが発生した場合に、表示装置４１は、報知表示（作動中表示５１３）とエラー表示９２ａ，９２ｂ，９２ｃを同時期に表示可能であり、発光装置（枠装飾装置１８、盤装飾装置４６等）は、報知発光態様（遊技停止報知用の点灯態様）で発光可能である。

20

【１０５７】

すなわち、遊技停止状態の発生と、エラーの発生と、が重複する場合には、報知表示（作動中表示５１３）と、該当するエラー表示９２ａ，９２ｂ，９２ｃと、が表示される。したがって、遊技停止状態になった後も遊技機の状態（遊技停止状態発生中であり、かつエラー発生中であること）を遊技者等に認識させることができるので、遊技者による誤認を防止することができる。

また、遊技停止状態の発生中にエラーが発生しても、発光装置の発光態様は報知発光態様（遊技停止報知用の点灯態様）のまま変化しないので、表示装置４１における表示の変化（エラー表示９２ａ，９２ｂ，９２ｃの表示）を際立たせることができる。

30

【１０５８】

また、本変形例において、演出制御装置３００は、遊技停止状態の発生（遊技停止状態中であることを）、液晶（表示装置４１等）やランプ（演出用ＬＥＤ等）を用いて報知するが、音（スピーカ１９ａ，１９ｂ等）を用いて報知しない。したがって、遊技停止状態中にエラーが発生した場合には、通常時（遊技停止状態でない時）にエラーが発生した場合と同様に、エラー発生時に、該当するエラー音（エラーや不正の報知音）の出力を開始する。また、エラー音の出力中に遊技停止状態が発生した場合には、当該エラー音の出力を継続する。

40

また、通常時（遊技停止状態でない時）と、遊技停止状態である時と、でエラー音を異ならせてもよい。例えば、通常時にキャラクターボイス等でエラーを報知する場合は、同様のエラー音を遊技停止状態中に使用してもよいし、遊技停止状態で用いるエラー音を別途用意して切り替えてもよい。

【１０５９】

なお、遊技停止状態の発生（遊技停止状態中であることを）、音（スピーカ１９ａ，１９ｂ等）を用いて報知してもよい。具体的には、例えば、演出制御装置３００は、遊技停止状態が発生した場合には、所定期間（例えば１０秒間）、スピーカ１９ａ，１９ｂから遊技停止報知音を出力してもよい。この場合、遊技停止報知音よりもエラー音を優先（例えば、遊技停止報知音の音量＜エラー音の音量）してもよいし、エラー音よりも遊技停止

50

報知音を優先（例えば、エラー音の音量＜遊技停止報知音の音量）してもよいし、遊技停止報知音とエラー音の優先順位を同じ（例えば、遊技停止報知音の音量＝エラー音の音量）にしてもよい。

【1060】

《作動警告状態中のエンディング演出の変形例》

上述の実施形態では、図80（d）に示すように、作動警告状態中にエンディング演出を実行するが、これに限定されない。例えば、図104（d），（e）に示すように、作動警告状態中はエンディング演出（大当りのエンディング演出、小当りのエンディング演出）を実行しないようにしてもよい。

本変形例について図104を用いて説明する。図104（a）～（c）は、図80（a）～（c）と同じであるため、説明を省略する。

10

【1061】

本変形例において、演出制御装置300は、未作動状態や作動予告状態においてエンディングコマンドを受信した場合にはエンディング演出を実行するが、作動警告状態においてエンディングコマンドを受信した場合には、図104（d），（e）に示すように、エンディング演出を実行しない。すなわち、大当り中に安全装置カウンタ値がカウンタ基準値195000に達して、遊技機10が作動警告状態になり（図104（c））、その後、エンディングコマンドを受信すると、図104（d）に示すように、エンディング時間の開始時から「エンディング演出用の画像を非表示」にするとともに「エンディング演出用の音を消音」にする。ただし、エンディング演出を実行しない（「エンディング演出用の画像を非表示」にする、「エンディング演出用の音を消音」にする）場合でも、作動警告表示512や右打ち指示表示91の表示は継続する。

20

【1062】

そして、エンディングコマンドを受信してから所定時間（所定時間＜エンディング時間）が経過すると、図104（e）に示すように、プリペイドカードを排出するよう促す促進表示519（例えば「プリペイドカードを抜いてください」の文字）を表示装置41に表示する。

その後、エンディング時間が経過して（すなわち特別遊技状態（有利状態）が終了して）、遊技機10が遊技停止状態になると、図104（f）に示すように、作動中表示513を表示装置41に表示する。なお、図80に示す例のように、作動中表示513を表示する前に、安全装置の作動状態が開始すること（安全装置カウンタ値がカウンタ基準値に達したこと）を報知する作動時ムービー514（図80（e）参照）を表示してもよい。

30

【1063】

ここで、「エンディング演出を実行しない」には、「エンディング演出用の画像を非表示」にすることと、「エンディング演出用の音を消音」にすることと、が含まれる。

「エンディング演出用の画像を非表示」にするとは、エンディング演出用の画像（静止画像、アニメーション画像等）を表示しないで、その代わりに他の画像（本変形例の場合は黒画像（ブラックアウト画像））を表示する態様でもよいし、エンディング演出用の画像（静止画像、アニメーション画像等）を表示するとともに、エンディング演出用の画像よりも手前側のレイヤに他の画像（本変形例の場合は黒画像（ブラックアウト画像））を表示することで、エンディング演出用の画像を当該他の画像で隠す態様でもよい。いずれの態様においても、作動警告表示512や右打ち指示表示91は、他の画像（黒画像）よりも手前側のレイヤに表示される。

40

また、「エンディング演出用の音を消音」にするとは、エンディング演出用の音（音声、SE、BGM等）を再生しない態様でもよいし、エンディング演出用の音（音声、SE、BGM等）を再生して、エンディング演出用の音の音量をゼロにする態様でもよい。

【1064】

以上のように本変形例の遊技機10は、始動条件の成立に基づきゲーム（特図変動表示ゲーム）を実行可能であり、遊技者に有利な有利状態（大当り状態、小当り状態）を発生可能な遊技機であって、所定条件の成立によって、遊技を実行できない遊技停止状態（遊

50

技不可状態、作動状態)を発生可能な遊技停止手段(安全装置(遊技制御装置100))と、有利状態中に、当該有利状態の終了を示唆するエンディング演出を実行可能なエンディング演出実行手段(演出制御装置300)と、を備え、遊技停止手段は、有利状態中に前記所定条件が成立した場合には、当該有利状態の終了後に遊技停止状態が発生し、エンディング演出実行手段は、有利状態中に前記所定条件が成立した場合には、エンディング演出を実行しない(エンディング演出の実行を禁止する)ようになっている(図104)。

【1065】

したがって、有利状態(大当たり状態、小当たり状態)の終了後に遊技停止状態が発生する場合には、当該有利状態においてエンディング演出(大当たりのエンディング演出、小当たりのエンディング演出)を実行しないので、有利状態の終了後に遊技可能な状態が継続すると遊技者が誤認してしまうことを防止できる。

10

すなわち、有利状態の終了後に遊技停止状態が発生する場合において、通常時(有利状態の終了後に遊技可能な状態が継続する場合)と同様にエンディング演出を実行すると、遊技可能な状態が継続する等と遊技者が誤認するおそれがある。エンディング演出として、「○○RUSH継続」や「V STOCK」等の表示を行ったり、「まだまだ続くよ」等の音声出力を行ったりする場合は特に、遊技可能な状態が継続する等と遊技者が誤認する可能性が高く、また、このような表示や音声出力の後に遊技停止状態が発生すると不信感にも繋がる。これに対し、本変形例では、有利状態の終了後に遊技停止状態が発生する場合には、通常時とは異なりエンディング演出を実行しないことで、通常時とは異なること(有利状態の終了後に遊技停止状態が発生すること)をアピールするので、遊技者が誤認したり、遊技者が不信感を抱いたりしてしまうことがない。

20

【1066】

有利状態の終了後に遊技停止状態が発生する場合には、当該有利状態中に作動警告表示512が表示されるので、作動警告表示512によって、上述の誤認や不信感を回避できる。しかし、作動警告表示512以外が、通常時(有利状態の終了後に遊技可能な状態が継続する場合)と同じである場合には、遊技者が、作動警告表示512に気付かない(有利状態の終了後に遊技停止状態が発生することに気付かない)可能性がある。これに対し、本変形例では、有利状態の終了後に遊技停止状態が発生する場合には、作動警告表示512を表示するだけでなく、作動警告表示512以外の少なくとも一部(本変形例の場合はエンディング演出)が通常時とは異なるので、有利状態の終了後に遊技停止状態が発生することに気付く可能性を高めることができ、誤認や不信感をより効果的に回避できる。

30

【1067】

なお、「エンディング演出を実行しない」とは、「エンディング演出用の画像を非表示」と「エンディング演出用の音を消音」の両方を行うことに限定されず、いずれか一方のみを行うことであってもよい。

また、「エンディング演出を実行しない」は、「エンディング演出用の画像を非表示」にする(表示装置41を用いたエンディング演出を実行しない)と、「エンディング演出用の音を消音」にする(スピーカ19a, 19bを用いたエンディング演出を実行しない)と、に加えて(あるいは、少なくとも一方に代えて)、「エンディング演出用の装飾を消光」にする(演出用LEDを用いたエンディング演出を実行しない)等を含んでもよい。

40

【1068】

ここで、「エンディング演出用の画像を非表示」にするは、通常のエンディング演出(特別遊技状態の終了後に遊技可能な状態が継続する場合に実行されるエンディング演出、すなわち作動警告状態以外の状態(未作動状態、作動予告状態)でのエンディング演出)用の画像を非表示にすることである。すなわち、他の画像(例えば黒画像)は、作動警告状態に専用のエンディング演出用の画像であるとも言える。

また、「エンディング演出用の音を消音」にするは、通常のエンディング演出用の音を消音にすることである。すなわち、無音(エンディング演出用の音が再生されていない状

50

態、エンディング演出用の音の音量がゼロの状態）は、作動警告状態に専用のエンディング演出用の音であるとも言える。

また、「エンディング演出用の装飾を消光」にするは、通常のエンディング演出用の装飾を消光することである。すなわち、消灯は、作動警告状態に専用のエンディング演出用の装飾であるとも言える。

したがって、「エンディング演出実行手段は、特別遊技状態中に前記所定条件が成立した場合には、エンディング演出を実行しない」は、「エンディング演出実行手段は、特別遊技状態中に前記所定条件が成立した場合には、通常のエンディング演出を実行しないで、特定のエンディング演出（作動警告状態に専用のエンディング演出）を実行する」と言い換えることができる。

10

【1069】

さらに、本変形例の遊技機10は、遊技停止状態（遊技不可状態、作動状態）に関する報知を実行可能な報知手段（演出制御装置300）を備え、報知手段は、有利状態（大当たり状態、小当たり状態）中に前記所定条件が成立した場合には、当該有利状態において、当該有利状態の終了後に遊技停止状態が発生することを報知可能である（図104）。

したがって、有利状態（大当たり状態、小当たり状態）の終了後に遊技停止状態が発生する場合には、有利状態中にその旨が報知されるので、有利状態の終了後に遊技可能な状態が継続すると遊技者が誤認してしまうことを防止できる。

ここで、「遊技停止状態に関する報知」とは、例えば、安全装置関連表示（作動予告表示511、作動警告表示512、作動中表示513）の表示である。

20

また、「有利状態の終了後に遊技停止状態が発生することを報知」とは、例えば、作動警告表示512の表示（図104（c））である。

【1070】

また、本変形例において、演出制御装置300は、装飾装置（枠装飾装置18、盤装飾装置46等）のLED等の遊技機10に設けられた演出用LEDを用いて、遊技機10の状態を報知する。具体的には、演出制御装置300は、作動警告状態が発生する（作動警告コマンドを受信する）と、演出用LEDを作動警告報知用の点灯態様で点灯する。また、遊技停止状態が発生する（作動中コマンドを受信する）と、演出用LEDを遊技停止報知用の点灯態様で点灯し、例えば所定期間（例えば10秒間）が経過すると演出用LEDを全消灯する。また、エラーが発生する（エラー／不正系のコマンドを受信する）と、演出用LEDをエラー報知用の点灯態様で点灯する。

30

【1071】

なお、作動警告報知用の点灯態様と、遊技停止報知用の点灯態様と、エラー報知用の点灯態様と、は同じ態様（例えば、500ミリ秒周期で赤点滅）であってもよいし、作動警告報知用の点灯態様と、遊技停止報知用の点灯態様と、エラー報知用の点灯態様と、のうち少なくとも一つは異なる態様であってもよい。

また、本変形例では、エラー報知用の点灯態様よりも、遊技停止報知用の点灯態様を優先するように設定されているが、これに限定されず、遊技停止報知用の点灯態様よりも、エラー報知用の点灯態様を優先してもよい。

また、本変形例では、作動警告報知用の点灯態様よりも、エラー報知用の点灯態様を優先するように設定されているが、これに限定されず、エラー報知用の点灯態様よりも、作動警告報知用の点灯態様を優先してもよい。

40

【1072】

また、作動警告表示512は、「当り終了後に打ち止めとなります」の文字に限定されず、その他の文字（例えば「当り終了後にコンプリート機能が作動します」）やコード等であってもよい。

また、作動中表示513は、「打出中」の文字に限定されず、その他の文字（例えば「コンプリート機能作動中 1日の払出可能な上限に達しました 本日は遊技終了です」）やコード等であってもよい。

また、促進表示519は、「プリペイドカードを抜いてください」の文字に限定されず

50

、例えば、当該文字及び画像（例えば、プリペイドカードを抜いている様子を模した画像）であってもよい。

【1073】

また、図104に示す例では、作動警告表示512を右打ち指示表示91に重ならないように表示しているが（図104（c）、（d）、（e）参照）、これに限定されず、作動警告表示512を右打ち指示表示91に重なるように表示してもよい。すなわち、作動警告表示512を、右打ち指示表示91に重ねて、右打ち指示表示91よりも手前側に表示してもよいし、あるいは、作動警告表示512を、右打ち指示表示91に重ねて、右打ち指示表示91よりも奥側に表示してもよい。

また、作動警告状態のうち、エンディングコマンドを受信する前と、エンディングコマンドを受信した後と、で右打ち指示表示91に対する作動警告表示512の表示位置を異ならせてもよい。

【1074】

具体的には、例えば図105に示すように、作動警告状態においてエンディングコマンドを受信する前は、作動警告表示512を右打ち指示表示91に重なる位置に表示し（図105（c）参照）、その後、エンディングコマンドを受信すると、作動警告表示512を右打ち指示表示91に重ならない位置に表示してもよい（図105（d）、（e）参照）。

本変形例では、作動警告状態であってもラウンド演出やインターバル演出は実行されるので、エンディングコマンドを受信する前は、作動警告表示512を右打ち指示表示91に重なるように表示することで、ラウンド演出用の画像やインターバル演出用の画像の視認性を向上させる（ラウンド演出用の画像やインターバル演出用の画像のうち、作動警告表示512や右打ち指示表示91で隠れる部分の面積を小さくする）ことができる。一方、作動警告状態においてはエンディング演出が実行されないため、エンディング時間中に作動警告表示512を右打ち指示表示91に重ならないように表示しても、作動警告表示512や右打ち指示表示91が他の演出の邪魔になることがない。また、作動警告表示512を右打ち指示表示91に重ならないように表示することで、両者の視認性を確保できる。

【1075】

なお、図105に示す例では、図105（c）に示すように、作動警告表示512を、右打ち指示表示91の一部に重なる位置に表示しているが、これに限定されず、作動警告表示512を右打ち指示表示91の全部に重なる位置に表示してもよい。

また、図105に示す例では、図105（b）に示すように、作動予告表示511を右打ち指示表示91に重ならない位置に表示しているが、これに限定されず、作動予告表示511を右打ち指示表示91一部又は全部に重なる位置に表示してもよい。

【1076】

また、作動警告状態においてエンディングコマンドを受信した場合に、「エンディング演出用の画像を非表示」にすることに加えて、その他の画像（静止画像、アニメーション画像等）を非表示にすることも可能である。例えば、作動警告状態においてエンディングコマンドを受信した場合に、「エンディング演出用の画像を非表示」にするとともに、右打ち指示表示91を非表示にして、作動警告表示512の表示は継続するようにしてもよい。

また、エンディング演出用の画像に特定の画像（例えば、のめり込み防止に関する注意喚起画像）が含まれる場合には、「エンディング演出用の画像を非表示」にする際に、エンディング演出用の画像のうち当該特定の画像以外を非表示にして、当該特定の画像は通常どおり表示する（非表示にしない）ようにしてもよい。

また、作動警告状態においてエンディングコマンドを受信した場合に、「エンディング演出用の音を消音」にすることに加えて、その他の音（音声、SE、BGM等）を消音にすることも可能である。

【1077】

また、本変形例では、「エンディング演出用の画像を非表示」にする際に、他の画像として黒画像（ブラックアウト画像）を表示するようにしたが、これに限定されない。当該他の画像は、通常のエンディング演出用の画像（特別遊技状態の終了後に遊技可能な状態が継続する場合に表示されるエンディング演出用の画像）とは異なる画像であれば任意であり、特別遊技状態の終了後に遊技可能な状態が継続することを期待させるような画像でないことが好ましく、例えば、特別遊技状態の終了後に遊技停止状態が発生することを示唆する画像でもよい。

また、図104及び図105に示す例では、エラー表示92a, 92b, 92cを表示していないが、エラー表示92a, 92b, 92cは、「エンディング演出用の画像を非表示」にしている間も表示可能である。また、エラー表示92a, 92b, 92cは、「エンディング演出用の画像を非表示」にしている間も、作動警告表示512よりも手前側のレイヤ（例えば最上位のレイヤ）に表示することが好ましい。

10

【1078】

前述したように、RAM初期化時（RAMクリアを伴う電源投入時）には、安全装置作動中フラグ領域を0クリアすることによって安全装置の作動は解除されるが、通常の電源投入時（RAMクリアを伴わない電源投入時）には、安全装置作動中フラグ領域はクリアされない。したがって、作動状態中に停電が発生して復旧（通常の電源投入）した場合には、復旧後も作動状態（遊技停止状態）となる。

また、さらに、作動警告状態中に停電が発生して復旧（通常の電源投入）した場合には、復旧後も作動警告状態となるように構成することも可能である。また、その場合には、遊技制御装置100は、通常の電源投入時の処理（ステップX44、ステップX48～X51）において、作動状態中である場合に（ステップX50；Y）、作動状態中であることを示す安全装置作動中のコマンドを演出制御装置300に送信する処理（ステップX51）を実行するとともに、作動警告状態中である場合に、作動警告状態中であることを示す作動警告中のコマンドを演出制御装置300に送信する処理を実行してもよい。

20

【1079】

また、演出制御装置300は、当該作動警告中のコマンドを受信した後にエンディングコマンドを受信する場合、すなわち作動警告状態が発生してからエンディングコマンドを受信するまでの間に停電が発生した場合には、当該作動警告中のコマンドを受信したことに対応して、図104（d）に示す画面を表示装置41に表示してもよい。つまり、作動警告状態中に停電復旧した時には、エンディング時間の開始前であっても、図104（d）に示す画面で復帰してもよい。

30

なお、作動警告状態中に停電復旧した時には、図104（d）に示す画面で復帰するのではなく、例えば図104（e）に示す画面で復帰してもよい。あるいは、作動警告状態中に停電復旧した時に、作動警告中のコマンドを受信したことに対応して画面復帰（例えば、図104（d）に示す画面で復帰）するのではなく、通常の大当たり中（作動警告状態でない場合における大当たり中）に停電復旧した時と同じタイミングで画面復帰するようにしてもよい。

【1080】

本変形例では、通常の大当たり中（作動警告状態でない場合における大当たり中）に停電復旧した時には、停電復旧したタイミングにかかわらず、エンディング終了で画面復帰（例えば、客待ち画面又はゲーム開始時画面で復帰）する。

40

なお、通常の大当たり中に停電復旧した時には、停電復旧したタイミングに応じて画面復帰するタイミングを異ならせてもよい。具体的には、例えば、停電復旧したタイミングがラウンドコマンドの受信前である場合には、ラウンドコマンドを受信したことに対応して画面復帰（例えば、ラウンド画面で復帰）してもよい。また、停電復旧したタイミングがインターバルコマンドの受信前である場合には、インターバルコマンドを受信したことに対応して画面復帰（例えば、インターバル画面で復帰）してもよい。また、停電復旧したタイミングがエンディングコマンドの受信前である場合には、エンディングコマンドを受信したことに対応して画面復帰（例えば、エンディング画面で復帰）してもよい。

50

また、前述したように、RAM異常による遊技停止時（ステップX25～X29）を除いて、電源投入すると無条件に安全装置情報（安全装置カウンタ値等）が初期化（クリア）される。本変形例の作動警告表示512は「作動まで残り〇〇個」等を含む表示でないため停電復旧時に表示可能であるが、「作動まで残り〇〇個」等を含む表示は停電復旧時に表示しない。

【1081】

なお、本発明は、以上説明した実施形態及び変形例に限定されることなく、その技術的思想の範囲内において種々の変形や変更が可能であり、それらも本発明の技術的範囲に含まれることが明白である。例えば、時短状態を確変状態に置き換えることも可能である。例えば、複数の実施形態や複数の変形例を種々に組合せることも可能である。また、例えば、本発明をパチンコ機だけでなく他の種類の遊技機（スロットマシンなど）に適用することもできる。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び内容の範囲でのすべての変更が含まれることが意図される。

10

【1082】

例えば、上述の実施形態及び変形例をスロットマシンに適用する場合において、遊技に使用する遊技媒体は、遊技球に代えてメダル（コイン）になり、賞球数はメダルの払い出し枚数に代えられる。遊技媒体の使用数は、スロットマシンに投入した投入メダルの枚数である投入メダル数となる。そして、スロットマシンでは、性能情報としての出玉率（ベース）は、スロットマシンへのメダルの投入枚数に対する払い出し枚数の比率（%）となり、役物比率は、所定期間に払い出したメダルの枚数のうち、各種ボーナスにより払い出した枚数の比率（%）となる。

20

【符号の説明】

【1083】

- 10 遊技機
- 18 枠装飾装置（発光装置）
- 46 盤装飾装置（発光装置）
- 41 表示装置
- 92a 球切れエラー表示（エラー表示）
- 92b オーバーフローエラー表示（エラー表示）
- 92c その他のエラー表示（エラー表示）
- 100 遊技制御装置（遊技停止手段）
- 300 演出制御装置（表示制御手段、エンディング演出実行手段、信号出力手段、報知手段）
- 513 作動中表示（報知表示）


30

40


50

【図面】


【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



10


20

30


40

50


【図 5】



【図 6】




【図 7】



【図 8】

RAM領域の構成例



10


20

30


40

50

【図 9】




【図 10】




10

20

【図 11】



【図 12】




30


40

50

【図 13】




【図 14】




10

20

【図 15】



【図 16】




30


40

50

【図 17】




【図 18】




10

20

【図 19】



【図 20】




30


40

50

【図 2 1】




【図 2 2】




10

20

【図 2 3】



【図 2 4】




30


40

50

【図 25】




【図 26】




10

20

【図 27】



【図 28】




30


40

50

【図 29】




【図 30】




10

20

【図 31】



【図 32】




30


40

50

【図 3 3】




【図 3 4】




10

20

【図 3 5】



【図 3 6】




30


40

50

【図 37】




【図 38】




10

20

【図 39】



【図 40】




30


40

50


【図 4 1】




【図 4 2】



【図 4 3】



【図 4 4】



10


20

30


40

50


【図 4 5】




【図 4 6】



【図 4 7】



【図 4 8】



10


20

30


40

50

【図 49】




【図 50】




10

20

【図 51】



【図 52】




30


40

50

【図 5 3】




【図 5 4】




10

20

【図 5 5】



【図 5 6】




30


40

50

【図 57】




【図 58】




10

【図 59】



【図 60】




20

30


40

50

【図 6 1】




【図 6 2】




10

20

【図 6 3】



【図 6 4】




30


40

50

【図 6 5】



【図 6 6】




10

20

【図 6 7】



【図 6 8】




30


40

50

【図 69】




【図 70】




10

20

【図 71】



【図 72】




30


40

50

【図 7 3】




【図 7 4】




10

【図 7 5】



【図 7 6】



20

30


40

50

【図 7 7】

安全装置カウンタ	0~189999	190000~194999	195000
安全装置 (又はコアラ機能)	遊技機状態 (遊技状態)	遊技中又は客待ち中	遊技発生状態 (発生しない場合あり)
表示装置	安全装置関連表示なし (安全装置付きの 機構であることを 表示してよい)	動作予告表示あり (遊技状態に応じて 表示態様を変えてよい) 「まもなく打ち止めです」	遊技停止 (・入賞口無効 ・リプレイ停止 ・発射停止可 ・払い出し継続 ・残りリ番発生 ・試験信号発生可)
発光部 (LED)	安全装置関連表示なし (安全装置付きの 機構であることを 表示してよい)	動作予告表示あり (遊技状態に応じて 表示態様を変えてよい) 「まもなく打ち止めです」	動作中表示あり 「打ち止め」 (「リ」表示可)
			一括表示装置は消灯 ・性能表示装置は消灯 ・演出用LEDは全消灯 又は全点灯 (「リ」中は赤点灯)


【図 7 8】




10

20

【図 7 9】



【図 8 0】




30


40

50


【図 8 1】




【図 8 2】



【図 8 3】



【図 8 4】



項目	設定変更/確認	設定値	継続時間	打ち止め
1	設定変更	1	14:53	
2	設定変更	5	20:05	☆
3	設定確認	1		
4	設定変更	1	6:02	
5	設定確認	1		
6	設定変更	1	10:02	
7	設定変更	6	17:31	☆
8	設定変更	2	25:52	

10


20

30


40

50

【図 8 5】




【図 8 6】




10

20

【図 8 7】



【図 8 8】





30



40

50


【図 89】




【図 90】



【図 91】



【図 92】



10


20

30


40

50


【図 9 3】




【図 9 4】



【図 9 5】



【図 9 6】



10


20

30


40

50

【図 9 7】




【図 9 8】




10

20

【図 9 9】



【図 1 0 0】




30


40

50

【図 1 0 1】



【図 1 0 2】



10

【図 1 0 3】


(a)

ビット	エラー
0	前枠開放エラー/遊技枠開放エラー
1	払い出し異常エラー
2	始動口エラー
3	スイッチ異常エラー/スイッチ異常2エラー
4	大入賞口不正入賞エラー
5	大入賞口2不正入賞エラー
6	普電不正入賞エラー
7	盤電波エラー
8	枠電波エラー
9	磁気エラー
10	残存球エラー
11	異常排出エラー
12	通過タイミングエラー
13	イレギュラー確率変動報知/イレギュラー大当り報知
14	イレギュラー入賞エラー
15	上ユニットエラー
16	振動エラー
17	汎用弱エラー/汎用強エラー
18	役物異常エラー
19	始動口入賞異常エラー
20	始動口球詰まりエラー
21	予備
22	予備
23	予備

(b) 「払い出し異常エラー」+「始動口エラー」

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

【図 1 0 4】




20

30

40

50

【図 105】



10

20

30

40

50