



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 103 20 087 A1** 2004.12.16

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **103 20 087.8**

(22) Anmeldetag: **05.05.2003**

(43) Offenlegungstag: **16.12.2004**

(51) Int Cl.⁷: **F03D 7/00**
F03D 9/02

(71) Anmelder:
Wobben, Aloys, 26607 Aurich, DE

(74) Vertreter:
Eisenführ, Speiser & Partner, 28195 Bremen

(72) Erfinder:
gleich Anmelder

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 199 48 196 A1

DE 197 56 777 A1

DE 196 51 364 A1

DE 101 38 399 A1

DE 100 33 029 A1

DE 100 22 974 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen


Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zum Betreiben eines Windparks**

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Windparks mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Windenergieanlage mit einem elektrisch erregten Generator und einen Windpark mit einer zentralen Vorrichtung zur Steuerung des Parks.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren zum Betreiben eines Windparks mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen, eine Windenergieanlage mit einem elektrisch erregten Generator und einen Windpark mit einer zentralen Vorrichtung zur Steuerung des Parks anzugeben, bei welchen das Ausführen von Betriebsabläufen mit begrenztem bzw. verringertem Leistungsbezug aus dem Netz (Bezugsleistung) erfolgt.

Verfahren zum Betrieb eines Windparks, bestehend aus einer Mehrzahl von Windenergieanlagen, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebsabläufe jeder Windenergieanlage derart gesteuert werden, nur dass bis zu einem vorgebbaren Maximalwert elektrische Leistung aus dem Netz bezogen wird.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Windparks mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Windenergieanlage mit einem elektrisch erregten Generator und einen Windpark mit einer zentralen Vorrichtung zur Steuerung des Parks.

[0002] Der Begriff „Windpark“ wird hier im Sinne einer Mehrzahl von Windenergieanlagen verwendet, die an einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt angeschlossen sind, ungeachtet der räumlichen Anordnung der einzelnen Windenergieanlagen zueinander. D. h., auch mehrere räumlich voneinander getrennte Gruppen von Windenergieanlagen werden als ein Windpark aufgefasst, wenn sie z. B. über ein gemeinsames Umspannwerk an einen Netzanschlusspunkt angeschlossen sind.

Stand der Technik

[0003] Windparks sind seit einiger Zeit im Stand der Technik bekannt. In solchen Windparks wird in größerem Umfang, als dies bei Einzelanlagen möglich ist, die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umgewandelt. Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass ein ausreichender Wind weht.

[0004] Da der Wind aber nicht ununterbrochen weht, kann die windstille Zeit genutzt werden, um Betriebsabläufe wie das Entdrillen von Kabel oder ähnliches auszuführen. Da die Windenergieanlagen jedoch während windstillen Zeiten keine elektrische Energie erzeugen, entnehmen sie die für die Ausführung der Betriebsabläufe erforderliche Energie aus dem Netz. Allerdings gibt es mit dem Netzbetreiber vereinbarte Grenzwerte für den Energiebezug aus dem Netz. Dabei ist die aus dem Netz bezogene Energie bereits vergleichsweise teuer, der die vereinbarte Höchstgrenze überschreitende Anteil wird allerdings vom Netzbetreiber noch teurer abgerechnet. Entsprechend entstehen abhängig von der aus dem Netz bezogenen Energiemenge für den Windparkbetreiber zusätzliche Kosten, die den Ertrag des Windparks schmälern.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren zum Betreiben eines Windparks mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen, eine Windenergieanlage mit einem elektrisch erregten Generator und einen Windpark mit einer zentralen Vorrichtung zur Steuerung des Parks anzugeben, bei welchen das Ausführen von Betriebsabläufen mit begrenztem bzw. verringertem Leistungsbezug aus dem Netz (Bezugsleistung) erfolgt.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem Windpark der

eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass Betriebsabläufe wenigstens einer Windenergieanlage derart gesteuert werden, dass nur bis zu einem vorgebbaren Maximalwert elektrische Leistung aus dem Netz bezogen wird. Durch eine geeignete Begrenzung der aus dem Netz bezogenen Leistung (Bezugsleistung) wird erreicht, dass die Bezugsleistung zumindest den vereinbarten Höchstwert nicht überschreitet. Dadurch lassen sich wenigstens die deutlich höheren Aufwendungen für die den Höchstwert überschreitende Leistung vermeiden.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Betriebsabläufe der Windenergieanlagen in wenigstens zwei Gruppen um jeweils eine vorgebbare Zeitspanne versetzt ausgeführt. Durch diese Gruppenbildung wird erreicht, dass stets nur soviel Windenergieanlagen Leistung aus dem Netz beziehen, dass die bezogene Leistung möglichst gering ist oder wenigstens den vereinbarten Höchstwert nicht überschreitet.

[0008] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens ist die erste Gruppe durch eine Windenergieanlage gebildet. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Betriebsablauf das Anfahren des Windparks, z. B. nach dem erneuten Aufkommen von Wind, ist. Statt die für die Azimutverstellung, Blattwinkelverstellung, Anlagensteuerung und Generatorerregung erforderliche elektrische Energie für sämtliche Anlagen des Windparks aus dem Netz zu beziehen, geschieht dies nur für eine Gruppe und diese Gruppe besteht bevorzugt aus nur einer Windenergieanlage. Folglich wird diese benötigte Energie auch nur für eine Windenergieanlage aus dem Netz bezogen.

[0009] Sobald diese eine Windenergieanlage selbst elektrische Energie erzeugt, wird diese Energie zum Anfahren weiterer Anlagen verwendet, die dann wiederum elektrische Energie erzeugen, welche dann erneut zum Anfahren weiterer Anlagen verwendet wird. Durch diese zeitliche Staffelung muss zum Anfahren eines Windparks nur die zum Anfahren der ersten Anlage erforderliche Leistung aus dem Netz bezogen werden, während die übrigen Anlagen des Windparks dann mit der bereits im Park erzeugten Leistung angefahren werden können. Dadurch kann zwar die im Windpark erzeugte Leistung nicht in das Netz abgegeben werden, aber dafür muss auch keine teurere Leistung aus dem Netz bezogen werden.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist die für die Betriebsabläufe verwendete Leistung auf einen vorgebbaren Anteil an der im Windpark erzeugten Leistung begrenzt. Dadurch kann einerseits der Windpark angefahren werden und andererseits steht elektrische Leistung zur Verfügung, die in das Netz abgegeben werden kann. Somit kann ein schwaches Netz auch

während des Anfahrens eines Windparks bereits gestützt werden, statt dem Netz noch Leistung zum Anfahren des Windparks zu entziehen.

[0011] Insbesondere bevorzugt ist das Verfahren so ausgebildet, dass die Windenergieanlagen mit dem geringsten Energiebedarf für einen vorgegebenen Betriebsablauf diesen bevorzugt ausführen. Hier ist je nach auszuführendem Betriebsablauf zu unterscheiden. Ist der auszuführende Betriebsablauf z. B. das Entdrillen von Kabeln, wird dieser Ablauf gemäß dieser bevorzugten Ausführungsform zunächst von den Windenergieanlagen ausgeführt, bei denen die geringste Verdrillung aufgetreten ist. Entsprechend schnell können diese Anlagen den Ablauf ausführen und stehen sodann wieder zur Erzeugung elektrischer Energie zur Verfügung. Ebenso wird die Windrichtungsnachführung zunächst bevorzugt bei den Anlagen ausgeführt, bei denen der kleinste Gierwinkel aufgetreten ist.

[0012] Bei dem Betriebsablauf des Anfahrens von Windenergieanlagen können unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden. Ein Aspekt ist z. B., die jeweils am weitesten luvseitig, also in Windrichtung stehenden Anlagen zuerst anzufahren, da diese nicht von anderen Anlagen abgeschirmt werden und daher dem Wind die meiste Energie entziehen können. Ein anderer Aspekt betrifft die höchste Leistungsausbeute bei vorgegebener Windgeschwindigkeit. Hier kann also die Leistungskennlinie einer Windenergieanlage berücksichtigt werden, so dass mit dem zur Verfügung stehenden Windangebot der maximal mögliche Betrag elektrischer Leistung erzeugt werden kann. Natürlich sind auch Kombinationen solcher Merkmale möglich, z. B. eine Berücksichtigung des geringsten Gierwinkels und der höchsten elektrischen Leistung.

[0013] Um auch einen Windpark schwarzstartfähig zu machen, kann dieser eine permanent erregte Windenergieanlage mit motorloser Windrichtungsnachführung umfassen. Schwarzstartfähigkeit bezeichnet hier die Fähigkeit, einen Windpark anfahren zu können, obwohl aus dem Netz, z. B. in Folge eines Netzausfalls, keine Energie bezogen werden kann. Mit Hilfe der permanent erregten Windenergieanlage kann also zunächst wenigstens eine Windenergieanlage angefahren werden, die entsprechend dem beanspruchten Verfahren elektrische Energie erzeugt, welche sodann zum Anfahren weiterer Windenergieanlagen verwendet wird. Dabei ist auf jeden Fall elektrische Energie erforderlich, um die Steuerung der anzufahrenden Windenergieanlage(n) zu versorgen, auch wenn der Pitchwinkel und die Azimutposition zum Anfahren der Windenergieanlage(n) ausreichen und die Remanenz des Generators für die Erregung ausreicht.

[0014] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung

sind in den Unteransprüchen angegeben.

Ausführungsbeispiel

[0015] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Figuren näher beschrieben. Dabei zeigen:

[0016] Fig. 1 mit einen Windpark zum Erläutern des erfindungsgemäßen Verfahrens; und

[0017] Fig. 2 einen erfindungsgemäßen Windpark.

[0018] In Fig. 1 ist ein Windpark **10** mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen dargestellt. Einige dieser Windenergieanlagen sind mit Bezugszeichen **21–35** gekennzeichnet. Weiterhin ist in dieser Figur die Windrichtung **15** durch einen Pfeil markiert. Anhand dieser Figur wird das Anfahren des Windparks entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren erläutert.

[0019] Die am weitesten luvseitig, also in Windrichtung gelegene Windenergieanlage ist die Anlage **21**. Diese Anlage kann also dem Wind sicher ein Maximum an Energie entnehmen. Daher wird also zunächst nur diese Windenergieanlage **21** unter Verwendung von aus dem Netz bezogener Leistung für Azimutverstellung, Rotorblattverstellung, Generatorerregung, Anlagensteuerung und Ähnliches angefahren. Die Leistungsaufnahme betrage dabei etwa 5 kW, wobei dieser Wert natürlich auch vom Typ der Anlage abhängig ist.

[0020] Wird eine Windgeschwindigkeit von ca. 6 m/s zu Grunde gelegt, dann sei beispielhaft eine Leistung von 80 kW angenommen. Da diese Leistung die von der Windenergieanlage abgegebene Leistung ist, ist der Eigenverbrauch bereits berücksichtigt. Daher können mit der von dieser einen Windenergieanlage abgegebenen Leistung weitere 16 Windenergieanlagen angefahren werden, usw. Hier wird sehr deutlich, dass trotz des zeitversetzten Anfahrens der gesamte Windpark recht schnell in Betrieb gehen kann. Daher steht einem relativ geringen Verlust durch das „verspätete“ Anfahren von mehreren Windenergieanlagen eine hohe Ersparnis von nicht zu bezahlender Bezugsleistung gegenüber.

[0021] In Fig. 2 ist ebenfalls ein Windpark **10** mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen **28–40** dargestellt. Innerhalb dieses Windparks **10** befindet sich weiterhin eine permanent erregte Windenergieanlage mit motorloser Windrichtungsnachführung **50**. Die motorlose Windrichtungsnachführung wird dabei durch eine Windfahne **51** veranschaulicht. Diese Windenergieanlage **50** wird also bei aufkommendem Wind durch die Windfahne **51** automatisch in Windrichtung ausgerichtet und beginnt mit der Erzeugung elektrischer Energie, da der Generator permanent er-

regt ist, also keinen Erregerstrom benötigt.

[0022] Da solche permanent erregten Windenergieanlagen im Stand der Technik durchaus bekannt sind, wird auf eine eingehende Beschreibung einer solchen Anlage verzichtet. Für dieses Ausführungsbeispiel wird eine Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-12 angenommen, die eine Leistung von 30 kW erzeugen kann und bei der vorstehend angenommenen Windgeschwindigkeit von ca. 6 m/s etwa 6 kW erzeugt, also ausreichende Leistung, um wenigstens eine weitere Windenergieanlage im Windpark anzufahren. Dabei kann für eine als Minimum erforderliche Stromversorgung der Anlagensteuerung eine an sich bekannte, geeignete Notstromversorgung zur Verfügung stehen.

[0023] Entsprechend dem obigen Beispiel kann daher also bei einer Leistungsaufnahme zum Anfahren einer Windenergieanlage von etwa 5 kW eine Windenergieanlage **21**, angefahren werden. Diese würde dann mit 80 kW ausreichend Leistung bereit stellen, um weitere 16 Windenergieanlagen des Windparks anzufahren. Damit sind dann innerhalb kurzer Zeit 17 von 20 Windenergieanlagen des Windparks **10** in Betrieb. Dabei ist aber keine elektrische Energie aus dem Netz verwendet worden und folglich sind auch dafür keine Kosten entstanden oder der Windpark konnte trotz Netzausfall angefahren werden und kann nun Leistung in das Netz einspeisen.

[0024] Da bei einem Netzausfall, einem sogenannten schwarzgefallenen Netz, zunächst Frequenz und Spannung wieder aufgebaut werden müssen, ist natürlich eine Master-Maschine essentiell, die z. B. mit einem selbstgeführten Wechselrichter diese Funktion übernimmt. Die (übrigen) Windenergieanlagen können sich dann auf das Netz synchronisieren und mit dem Einspeisen von Leistung beginnen. Je nach Bedarf kann diese eingespeiste Leistung Blindleistung und/oder Wirkleistung sein.

[0025] Soweit bisher beschrieben wurde, wie in bestimmter Windpark mit einer möglichst geringen Energiezufuhr aus dem Netz angefahren werden kann, so sei nachfolgend auch ein entsprechendes Konzept für eine einzelne Windenergieanlage beschrieben.

[0026] Steht eine Windenergieanlage aufgrund eines mangelnden Windangebots oder weil die Anlage z. B. für Servicearbeiten angehalten wurde, still, so bedarf es für das Anfahren dieser Windenergieanlage an elektrischer Energie, wenigstens die Anlagensteuerung mit elektrischer Energie zu versorgen und/oder die Rotorblätter in den optimalen Anstellwinkel zu versetzen (Pitch) und/oder das Maschinenhaus der Windenergieanlage so in den Wind zu stellen, dass der Rotor durch den Wind optimal angetrieben werden kann, usw.

[0027] Bei bisherigen Windenergieanlagen wird, wie beschrieben, die für das Anfahren der Windenergieanlage notwendige Energie regelmäßig aus dem Netz bezogen. Diese Energie muss jedoch recht teuer vom Netzbetreiber bezogen werden und der Betreiber der Windenergieanlage muss für diese Bezugsenergie einen deutlich höheren Preis zahlen als er für eine entsprechende Energieeinspeisung vom Betreiber des Netzes zurückbekommt.

[0028] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher in Ergänzung zu dem oben Beschriebenen auch den Bedarf von elektrischer Energie aus dem Netz zum Anfahren einer einzelnen Windenergieanlage zu begrenzen, um somit insgesamt die Kosten für den Betrieb der Windenergieanlage zu verringern.

[0029] Hierzu wird vorgeschlagen, bei einer Windenergieanlage, die einen Energiespeicher aufweist, in dem elektrische Energie gespeichert ist, zum Anfahren der Windenergieanlage zunächst elektrische Energie aus dem Energiespeicher zu verwenden, um somit den Maschinenträger in die richtige Azimutposition zu verfahren und/oder dem Generator die notwendige Erregerleistung bereitzustellen und/oder die Rotorblätter in einen gewünschten Einstellwinkel zu versetzen und um insbesondere die Anlagensteuerung in Betrieb zu nehmen und dazu mit elektrischer Energie zu versorgen.

[0030] Als Energiespeicher kann beispielsweise der elektrische Energiespeicher verwendet werden, welcher ohnehin häufig bei Windenergieanlagen für die Notabschaltung der Windenergieanlagen vorhanden ist, beispielsweise ein elektrischer Energiespeicher für die Bereitstellung der Energie zur Feststellung der Rotorblätter bei einer Notabschaltung. Dabei ist sicherzustellen, dass in dem Energiespeicher eine ausreichende Energiemenge für eine Notabschaltung erhalten bleibt.

[0031] Bevorzugt werden beim Anfahren der Windenergieanlage zur Verstellung des Maschinenhauses die Rotorblätter in ihrem Einstellwinkel so eingestellt, dass der Rotor angetrieben wird und dass dann der Generator mit Erregerenergie versorgt wird, so dass die Windenergieanlage in der Lage ist elektrische Energie mit dem Generator zu erzeugen.

[0032] Es ist auch möglich, dass die vom Generator erzeugte elektrische Energie allein oder zusammen mit der noch im elektrischen Energiespeicher vorhandenen Energie unter Berücksichtigung der Notabschaltungs-Reserve dazu verwendet wird, den Maschinenträger in die gewünschte Azimutposition zu bewegen.

[0033] Bevorzugt wird beim Verfahren des Maschinenträgers, wenn der Rotor sich dabei dreht und die Rotorblätter in eine Position versetzt, die eine Dre-

hung des Rotors nicht oder kaum bremsen.

[0034] Da die Kabel am Übergang zwischen Gondel und Turm der Windenergieanlage auch von Zeit zu Zeit entdrillt werden müssen (weil die Gondel sich mehrfach in die gleiche Richtung um die Drehachse gedreht hat) und das Entdrillen regelmäßig durchgeführt wird, wenn die Anlage stillsteht und hierbei dann zum Entdrillen die notwendige Energie zum Entdrillen, d. h. zur Azimutdrehung von 360° und mehr wiederum als Energie aus dem Netz bezogen werden muss, wird auch vorgeschlagen, dass das Entdrillen dann geschieht, wenn die Windgeschwindigkeit größer ist als die Anfahrgeschwindigkeit, bevorzugt aber kleiner ist als die Nenngeschwindigkeit. Unter solchen Bedingungen kann dann die notwendige Energie zum Entdrillen gerade bei einem Windpark von einzelnen Windenergieanlagen aufgebracht werden, die dann ihre Leistung direkt an die Anlage liefern, die entdrillt werden muss, so dass zum Entdrillen keine Energie aus dem Netz bezogen werden muss.

[0035] Liegt beispielsweise die Windgeschwindigkeit bei etwa 5 m/s, ist ohnehin der Energieertrag nicht sehr groß, er reicht aber regelmäßig aus, um die notwendige Energie zum Drehen des Maschinenhauses aufzubringen.

[0036] Bei Windenergieanlagen der Firma Enercon, z. B. Windenergieanlagen vom Typ E-40 oder E-66 sind für die Notabschaltung elektrische Ladungsspeicher pro Rotorblatt vorgesehen, die vom Typ Ultracap (Firma Epcos) sind und mit denen eine relativ große Energiemenge gespeichert werden kann, die regelmäßig ausreicht, um nicht nur eine einmalige Notabschaltung und damit Verstellung der Rotorblätter in Fahnenstellung zu bewirken, sondern auch ausreichend weitere Energie zur Verfügung stellen kann, um hiermit auch Energie für andere Anlagenkomponenten wie z. B. die Anlagensteuerung, Azimutverstellung, o. ä., bereitzustellen.

[0037] Wenn die Windenergieanlagen oder der Windpark mit einem separaten Energiespeicher wie z. B. einer Batterie ausgestattet sind, kann auch die Energie aus dieser Batterie dazu verwendet werden, um eine Anlage anzufahren bzw. die hierfür notwendige Energie am Anfang bereitzustellen.

[0038] Es ist auch möglich, eine einzige Windenergieanlage mit einem kleinen Windrad zu versehen, welches beim Anfahren der Windenergieanlage die notwendige Energie ganz oder teilweise, soweit die elektrische Energie durch einen anderen Energiespeicher ausreichend zur Verfügung gestellt werden kann, bereitstellt.

[0039] Sollten die anlageneigenen Energiereserven für das Anfahren nicht ausreichen, so werden diese zunächst eingesetzt, so dass erst dann der Bezug

von elektrischer Energie aus dem Netz erfolgt und dieser somit insgesamt minimiert wird.

[0040] Schließlich kann während des Normalbetriebs der Windenergieanlage die den Energiespeichern entnommene Energie wieder aus den von den Windenergieanlagen selbst erzeugten Energieresourcen zugeführt werden.

[0041] Soweit in der vorliegenden Anmeldung noch von einem Energiespeicher die Rede ist, kann dies auch ein eigener Generator innerhalb des Windparks sein, beispielsweise eine Dieselformer, also ein Generator mittels dem elektrische Energie bereitgestellt werden kann, die nicht aus dem Netz bezogen werden muss, um eine einzelne oder mehrere Windenergieanlagen zu starten.

[0042] Wenn eine Windenergieanlage mit einem kleinen Windrad versehen wird, z. B. ein solches welches eine Leistung von etwa 250 Watt bis 3 kW zur Verfügung stellt (solche Windräder lassen sich praktisch überall z. B. Turm, Gondel usw. an einer Windenergieanlage anbringen) so ist es auch ohne Weiteres möglich, dass die Windenergieanlage dann mit elektrischer Leistung versorgt wird, wenn diese aufgrund verschiedenster Ursachen gar nicht mehr in der Lage ist, aus dem Netz selbst Energie zu beziehen. Da Windenergieanlagen aber häufig stets auf den Bezug von elektrischer Energie angewiesen sind, z. B. zum Betrieb der Gefahrenfeuer (Blitzlicht) und/oder zum Betrieb der regelungs- und steuertechnischen Anlagenkomponenten, kann diese notwendige Energie (auch zum Aufladen des vorhandenen Energiespeichers) auch mit dem kleinen Windrad bereitgestellt werden. Darüber hinaus kann dieses kleine Windrad wie beschrieben auch dazu herangezogen werden, elektrische Energie für das Anfahren der Windenergieanlage ganz oder teilweise zu liefern. Dies kann beispielsweise auch bei Verstellung der Rotorblätter auch dadurch geschehen, indem nicht alle Rotorblätter gleichzeitig verstellt werden, sondern zunächst nur ein einziges Rotorblatt, so dass die Anlage selbst bereits bei ausreichendem Wind dann anfängt sich zu drehen, so dass die dann erzeugte Energie der Windenergieanlage selbst auch dann weiter ausreicht die anderen Rotorblätter auf den gewünschten Einstellwinkel zu verstellen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Windparks, bestehend aus einer Mehrzahl von Windenergieanlagen, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Betriebsabläufe jeder Windenergieanlage derart gesteuert werden, nur bis zu einem vorgebbaren Maximalwert elektrische Leistung aus dem Netz bezogen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zum Anfahren einer Windenergieanlage oder mehrerer Windenergieanlagen nach Stillstand nur soviel Energie aus dem elektrischen Netz bezogen wird, wie zum Anfahren einer einzigen Windenergieanlage benötigt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ausführung von Betriebsabläufen die Windenergieanlagen in wenigstens zwei Gruppen um jeweils eine vorgebbare Zeitspanne versetzt die Betriebsabläufe ausführen.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gruppe durch eine einzelne Windenergieanlage gebildet ist.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass elektrische Energie zum Anfahren einer Windenergieanlage von einer oder mehreren Windenergieanlagen, die bereits im Produktionsbetrieb sind, bezogen wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Betriebsabläufe ausführenden Windenergieanlagen derart bemessen ist, dass die für die Betriebsabläufe verwendete Leistung auf die momentan im Windpark erzeugte Leistung begrenzt ist.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die für die Betriebsabläufe verwendete Leistung auf einen vorgebbaren Anteil der im Windpark erzeugten Leistung begrenzt ist.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Windenergieanlagen mit dem geringsten Energiebedarf für einen vorgegebenen Betriebsablauf diesen bevorzugt ausführen.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bevorzugt diejenigen Windenergieanlagen angefahren werden, die bei der gegebenen Windgeschwindigkeit die höchste Leistung abgeben können.

10. Windpark, mit einer zentralen Vorrichtung zur Steuerung des Parks, gekennzeichnet durch Mittel zum Ausführen des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1–9.

11. Windpark nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine permanent erregte Windenergieanlage mit motorloser Windrichtungsnachführung.

12. Windenergieanlage, dadurch gekennzeichnet, dass zum Anfahren der Windenergieanlage nach Stillstand elektrische Leistung verbraucht wird, wel-

che in einem der Windenergieanlage zugeordneten elektrischen Energiespeicher gespeichert ist.

13. Windenergieanlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Energiespeicher eine Batterie, Akkumulator oder Kondensator ist und in dem elektrischen Energiespeicher bevorzugt Energie gespeichert wird, welche üblicherweise auch zur Notabschaltung einer Windenergieanlage benötigt wird.


14. Windenergieanlage nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerung vorgesehen ist, welche die Energieentnahme aus einem Speicher für die Notabschaltung derart steuert, dass stets eine ausreichende Notabschaltungs-Reserve in dem Speicher erhalten bleibt.

15. Windpark nach einem der vorhergehenden Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass mit der zentralen Steuerung des Windparks beim Anfahren einer einzelnen Windenergieanlage oder mehrerer Windenergieanlagen die im Windpark befindliche elektrische Energie so gesteuert wird, dass eine einzelne Windenergieanlage oder eine Gruppe von Windenergieanlagen zunächst angefahren werden, wobei der Energiebezug von elektrischem Strom aus dem Netz 0 oder minimal ist und die aus dem Netz bezogene elektrische Energie die Differenz zwischen der benötigten Energie zum Anfahren und der noch im Windpark verfügbaren elektrischen Energie ist.

16. Windenergieanlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Windenergieanlage einen Nennleistungswert von mehr als 50 kW aufweist und dass die Windenergieanlage mit einem kleinen Windrad versehen ist welches bevorzugt am Turm oder der Gondel der Windenergieanlage angebracht ist und dieses Windrad in der Lage ist einen elektrischen Leistung von etwa 250 Watt oder bevorzugt bis zu 3 kW bereitzustellen und diese Energie des Windrades zur Versorgung von Anlagenkomponenten der Windenergieanlage bei Stillstand der Windenergieanlage verwendet wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

Figur 1



Figur 2

