

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6781186号
(P6781186)

(45) 発行日 令和2年11月4日 (2020.11.4)

(24) 登録日 令和2年10月19日 (2020.10.19)

(51) Int.Cl. F 1
A 6 3 F 7/02 (2006.01)
 A 6 3 F 7/02 3 2 0
 A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z

請求項の数 2 (全 151 頁)

(21) 出願番号	特願2018-78086 (P2018-78086)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成30年4月16日 (2018.4.16)		株式会社三共
(65) 公開番号	特開2019-181003 (P2019-181003A)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(43) 公開日	令和1年10月24日 (2019.10.24)	(72) 発明者	小倉 敏男
審査請求日	令和1年5月28日 (2019.5.28)		東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株式会社三共内
		審査官	平井 隼人

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技を行なうことが可能な遊技機であって、
 特定演出を実行する特定演出実行手段と、
 前記特定演出よりも前に第1演出を実行する第1演出実行手段と、
 前記特定演出よりも前に、前記第1演出とは異なる演出であり前記特定演出が実行され
ること示唆する第2演出を実行する第2演出実行手段と、

前記第1演出及び前記第2演出とは異なる第3演出を実行する第3演出実行手段と、を
 備え、

前記第1演出の態様として、前記特定演出を示唆する第1態様と、前記特定演出を示唆
 しない第2態様と、があり、

前記第2演出の実行割合は、

前記第1演出が実行されて前記特定演出が実行されるときの方が、前記第1演出が実
 行されずに前記特定演出が実行されるときよりも、高く、

前記第3演出が実行されて前記特定演出が実行されるときと、前記第3演出が実行さ
 れずに前記特定演出が実行されるときとで、同じであり、

前記第1演出実行手段は、複数種類の演出態様の何れかにて前記第1演出を実行可能で
 あり、

前記第2演出実行手段は、第1演出態様と、第2演出態様と、を含む複数種類の演出態
 様の何れかにて前記第2演出を実行可能であり、

10

20

前記第 1 演出態様にて前記第 2 演出が実行されたときに、前記第 2 演出態様にて前記第 2 演出が実行されたときより低い割合で遊技者にとって有利な有利状態に制御可能であり

、
前記特定演出実行手段は、前記第 1 演出態様にて前記第 2 演出が実行されたときに、前記第 2 演出態様にて前記第 2 演出が実行されたときより高い割合で前記特定演出を実行可能である、

遊技機。

【請求項 2】

有利状態に制御する有利状態制御手段と

遊技に関する情報を記憶する記憶手段と、

前記有利状態に関する設定値を設定可能な設定手段と、を備え、

遊技中において前記設定手段により設定値が設定された場合に前記記憶手段に記憶されている情報を削除する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、特定演出（例えば、スーパーリーチや、役物を用いた演出）を実行可能であり、かつ、当該特定演出よりも前に所定の演出（例えば、サブアイコン「SP」、「役物」の表示）を実行可能な遊技機が知られている（例えば、特許文献 1）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2014-230760 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

特許文献 1 に記載の遊技機では、演出の実行パターンが単調で、遊技の興趣の向上という点で改善の余地があった。

【0005】

この発明は、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

(A) 遊技を行なうことが可能な遊技機であって、

特定演出を実行する特定演出実行手段と、

前記特定演出よりも前に第 1 演出を実行する第 1 演出実行手段と、

前記特定演出よりも前に、前記第 1 演出とは異なる演出であり前記特定演出が実行されること示唆する第 2 演出を実行する第 2 演出実行手段と、

前記第 1 演出及び前記第 2 演出とは異なる第 3 演出を実行する第 3 演出実行手段と、を備え、

前記第 1 演出の態様として、前記特定演出を示唆する第 1 態様と、前記特定演出を示唆しない第 2 態様と、があり、

前記第 2 演出の実行割合は、

前記第 1 演出が実行されて前記特定演出が実行されるときの方が、前記第 1 演出が実行されずに前記特定演出が実行されるときよりも、高く、

前記第 3 演出が実行されて前記特定演出が実行されるときと、前記第 3 演出が実行されずに前記特定演出が実行されるときとで、同じであり、

10

20

30

40

50

前記第1演出実行手段は、複数種類の演出態様の何れかにて前記第1演出を実行可能であり、

前記第2演出実行手段は、第1演出態様と、第2演出態様と、を含む複数種類の演出態様の何れかにて前記第2演出を実行可能であり、

前記第1演出態様にて前記第2演出が実行されたときに、前記第2演出態様にて前記第2演出が実行されたときより低い割合で遊技者にとって有利な有利状態に制御可能であり、

前記特定演出実行手段は、前記第1演出態様にて前記第2演出が実行されたときに、前記第2演出態様にて前記第2演出が実行されたときより高い割合で前記特定演出を実行可能である、

10

遊技機。

(1) 本発明に係る遊技機は、

遊技を行なうことが可能な遊技機（例えば、特徴部12AKを備えるパチンコ遊技機1など）であって、

特定演出（例えば、次回予告など）を実行する特定演出実行手段（例えば、演出制御基板12など）と、

前記特定演出よりも前に第1演出（例えば、アクティブ予告など）を実行する第1演出実行手段（例えば、演出制御基板12など）と、

前記特定演出よりも前に、前記第1演出とは異なる第2演出（例えば、カットイン予告など）を実行する第2演出実行手段（例えば、演出制御基板12など）と、

20

前記第1演出及び前記第2演出とは異なる第3演出（例えば、役物演出、説明演出など）を実行する第3演出実行手段（例えば、演出制御基板12など）と、を備え、

前記第1演出の態様として、前記特定演出を示唆する第1態様（例えば、次回予告アイコン12AK001を付加する態様など）と、前記特定演出を示唆しない第2態様（例えば、次回予告アイコン12AK001を付加しない態様など）と、があり、

前記第2演出の実行割合は、

前記第1演出が実行されて前記特定演出が実行される時の方が、前記第1演出が実行されずに前記特定演出が実行される時よりも、高く（例えば、図8-9参照）、

前記第3演出が実行されて前記特定演出が実行される時と、前記第3演出が実行されずに前記特定演出が実行される時とで、同じである（例えば、図8-9参照）。

30

【0007】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0008】

(2) 上記(1)の遊技機において、

前記第1演出の態様として、前記特定演出を直接的に示唆する第1態様（例えば、次回予告アイコン12AK001を付加する態様など）と、前記特定演出を直接的に示唆しない第2態様（例えば、次回予告アイコン12AK001を付加しない態様など）と、があり、

前記第1演出の態様が前記第1態様の時の方が前記第2態様のときよりも、前記特定演出の実行割合が高い（例えば、アクティブ予告が実行されて次回予告アイコン12AK001が表示されるときは、アクティブ予告が実行されて次回予告アイコン12AK001が表示されないときよりも、次回予告が実行されやすいなど）、

40

ようにしてもよい。

【0009】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0010】

(3) 上記(1)又は(2)の遊技機において、

前記第2演出の態様として、前記特定演出を直接的に示唆する第1態様（例えば、次回予告のキャラの表示など）と、前記特定演出を直接的に示唆しない第2態様（例えば、キャラA又はBの表示など）と、があり、

50

前記第2演出の態様が前記第1態様のときの方が前記第2態様のときよりも、前記特定演出の実行割合が高い（例えば、次回予告のキャラが表示されるときは、キャラA又はBが表示されるときよりも次回予告が実行されやすいなど）、
ようにしてもよい。

【0011】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0012】

(4) 上記(1)～(3)のいずれかの遊技機において、

前記第3演出は、特定タイミング（例えば、スーパーリーチが実行される時のノーマルリーチ中のタイミング）で実行可能であり、

10

前記特定タイミングにおける前記第3演出の実行割合は、前記遊技機が遊技者にとって有利な有利状態に制御されるときと当該有利状態に制御されないときとで、同じである（例えば、図8-8、図8-11参照）、

ようにしてもよい。

【0013】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0014】

(5) 上記(1)～(4)のいずれかの遊技機において、

前記第1演出は、前記第2演出より前に実行され（例えば、図8-11参照）、

前記第3演出は、複数のタイミング（例えば、実行期間）の少なくともいずれかで実行可能であり（例えば、図8-11参照）、

20

前記複数のタイミングは、少なくとも、前記第2演出の実行タイミングよりも前の実行タイミングを含む（例えば、図8-11参照）、

ようにしてもよい。

【0015】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【図面の簡単な説明】

【0016】

【図1】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。

【図2】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。

30

【図3】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図4】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。

【図5】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。

【図6】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図7】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。

【図8-1】変動パターンやリーチの種類を説明するための図である。

【図8-2】各演出の実行タイミング例を示す図である。

【図8-3】アクティブ予告の演出例を示す図である。

【図8-4】カットイン予告の演出例を示す図である。

【図8-5】役物演出、次回予告、スーパーリーチの演出例を示す図である。

40

【図8-6】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。

【図8-7】次回予告の実行決定例を示す図である。

【図8-8】役物演出の実行決定例を示す図である。

【図8-9】アクティブ予告の実行決定例を示す図である。

【図8-10】カットイン予告の実行決定例を示す図である。

【図8-11】(A)は、各演出の実行タイミング例を示す図である。(B)は、説明演出の実行決定例を示す図である。

【図9-1】他の特徴部に係る各種の制御基板などを示す構成図である。

【図9-2】他の特徴部に係るパチンコ遊技機を示す背面図である。

【図9-3】他の特徴部に係る演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

50

- 【図 9-4】他の特徴部に係る遊技用乱数となる乱数値を例示する説明図である。
- 【図 9-5】他の特徴部に係る変動パターンを示す図である。
- 【図 9-6】他の特徴部に係る表示結果判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9-7】他の特徴部に係る当り種別判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9-8】他の特徴部に係る大当り種別を示す説明図である。
- 【図 9-9】他の特徴部に係る変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9-10】他の特徴部に係る変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9-11】他の特徴部に係る遊技制御用データ保持エリアを示す図である。
- 【図 9-12】他の特徴部に係る表示モニタの配置と表示内容を示す図である。
- 【図 9-13】他の特徴部に係る賞球数を記憶する記憶領域を示す図である。 10
- 【図 9-14】他の特徴部に係るメモリマップを示す図である。
- 【図 9-15】他の特徴部に係る内蔵 R A M エリアを示す図である。
- 【図 9-16】他の特徴部に係る表示モニタにおける表示の制御例を示す図である。
- 【図 9-17】他の特徴部に係るバッファ更新の実行例を示す図である。
- 【図 9-18】他の特徴部に係るメイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9-19】他の特徴部に係る表示モニタの表示態様を示す図である。
- 【図 9-20】他の特徴部に係る表示モニタの表示態様を示す図である。
- 【図 9-21】他の特徴部に係る変形例における表示モニタの表示態様を示す図である。
- 【図 9-22】他の特徴部に係る変形例における表示モニタの表示態様を示す図である。
- 【図 9-23】他の特徴部に係る変形例におけるパチンコ遊技機を示す背面斜視図である 20
- 。
- 【図 9-24】他の特徴部に係る変形例における遊技機用枠を開放した状態を示す背面斜視図である。
- 【図 9-25】他の特徴部に係る変形例におけるセキュリティカバーを示す図である。
- 【図 9-26】他の特徴部に係る変形例におけるセキュリティカバーを示す図である。
- 【図 9-27】他の特徴部に係る状態制御例を示す図である。
- 【図 9-28】他の特徴部に係る演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 。
- 【図 9-29】他の特徴部に係る電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。 30
- 【図 9-30】他の特徴部に係る演出制御の優先度を示す図である。
- 【図 9-31】他の特徴部に係る変形例における演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9-32】他の特徴部に係る変形例における進行中設定確認処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9-33】特徴部 7 1 A K に係る出力量切替スイッチの構成例を示す図である。
- 【図 9-34】特徴部 7 1 A K に係る初期設定制御を示す図である。
- 【図 9-35】特徴部 7 1 A K に係る報知の実行例を示す図である。
- 【図 9-36】特徴部 7 1 A K に係る表示例を示す図である。
- 【図 9-37】特徴部 7 1 A K に係る演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。 40
- 【図 9-38】特徴部 7 1 A K に係る開始時出力切替処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9-39】特徴部 7 1 A K に係る進行中出力変更処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9-40】特徴部 7 1 A K に係る変形例における演出制御の優先度を示す図である。
- 【図 9-41】特徴部 7 2 A K に係るイニシャル動作の実行例を示す図である。
- 【図 9-42】特徴部 7 2 A K に係る制御パターンを示す図である。
- 【図 9-43】特徴部 7 2 A K に係る電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。 50

【図 9-44】特徴部 72AK に係る変形例における電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9-45】特徴部 73AK に係る電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9-46】特徴部 73AK に係る設定確認報知画面の表示例を示す図である。

【図 9-47】特徴部 74AK に係る演出制御パターンの構成例を示す図である。

【図 9-48】特徴部 74AK に係る演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9-49】特徴部 74AK に係る確認演出制御処理の一例を示すフローチャートである。

10

【図 9-50】特徴部 74AK に係る確認演出の制御例を示すタイミング図などである。

【図 9-51】特徴部 75AK に係る電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9-52】特徴部 75AK に係る設定変更中確認演出制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9-53】特徴部 75AK に係る確認演出の制御例を示すタイミング図などである。

【図 10-1】特徴部 100AK に係る演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。

【図 10-2】特徴部 100AK に係る設定示唆演出開始処理の一例および特徴部 100AK に係るタイマの種類を示す説明図である。

20

【図 10-3】特徴部 100AK に係る設定示唆演出の種類、設定示唆演出の演出パターンの種類および演出パターンの決定割合を示す説明図である。

【図 10-4】特徴部 100AK に係る設定示唆演出実行処理の一例を示すフローチャートである。

【図 10-5】特徴部 100AK に係る演出動作例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0017】

(基本説明)

まず、パチンコ遊技機 1 の基本的な構成及び制御（一般的なパチンコ遊技機の構成及び制御でもある。）について説明する。

30

【0018】

(パチンコ遊技機 1 の構成等)

図 1 は、パチンコ遊技機 1 の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機（遊技機）1 は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）2 と、遊技盤 2 を支持固定する遊技機用枠（台枠）3 とから構成されている。遊技盤 2 には、遊技領域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。

【0019】

遊技盤 2 の所定位置（図 1 に示す例では、遊技領域の右側方）には、複数種類の特別識別情報としての特別図柄（特図ともいう）の可変表示（特図ゲームともいう）を行う第 1 特別図柄表示装置 4A 及び第 2 特別図柄表示装置 4B が設けられている。これらは、それぞれ、7 セグメントの LED などからなる。特別図柄は、「0」～「9」を示す数字や「ー」などの点灯パターンなどにより表される。特別図柄には、LED を全て消灯したパターンが含まれてもよい。

40

【0020】

なお、特別図柄の「可変表示」とは、例えば、複数種類の特別図柄を変動可能に表示することである（後述の他の図柄についても同じ）。変動としては、複数の図柄の更新表示、複数の図柄のスクロール表示、1 以上の図柄の変形、1 以上の図柄の拡大／縮小などがある。特別図柄や後述の普通図柄の変動では、複数種類の特別図柄又は普通図柄が更新表示される。後述の飾り図柄の変動では、複数種類の飾り図柄がスクロール表示又は更新表

50

示されたり、1以上の飾り図柄が変形や拡大／縮小されたりする。なお、変動には、ある図柄を点滅表示する態様も含まれる。可変表示の最後には、表示結果として所定の特別図柄が停止表示（導出又は導出表示などともいう）される（後述の他の図柄の可変表示についても同じ）。なお、可変表示を変動表示、変動と表現する場合がある。

【0021】

なお、第1特別図柄表示装置4Aにおいて可変表示される特別図柄を「第1特図」ともいい、第2特別図柄表示装置4Bにおいて可変表示される特別図柄を「第2特図」ともいう。また、第1特図を用いた特図ゲームを「第1特図ゲーム」といい、第2特図を用いた特図ゲームを「第2特図ゲーム」ともいう。なお、特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示装置は1種類であってもよい。

10

【0022】

遊技盤2における遊技領域の中央付近には画像表示装置5が設けられている。画像表示装置5は、例えばLCD（液晶表示装置）や有機EL（Electro Luminescence）等から構成され、各種の演出画像を表示する。画像表示装置5は、プロジェクタ及びスクリーンから構成されていてもよい。画像表示装置5には、各種の演出画像が表示される。

【0023】

例えば、画像表示装置5の画面上では、第1特図ゲームや第2特図ゲームと同期して、特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄（数字などを示す図柄など）の可変表示が行われる。ここでは、第1特図ゲーム又は第2特図ゲームに同期して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおいて飾り図柄が可変表示（例えば上下方向のスクロール表示や更新表示）される。なお、同期して実行される特図ゲーム及び飾り図柄の可変表示を総称して単に可変表示ともいう。

20

【0024】

画像表示装置5の画面上には、実行が保留されている可変表示に対応する保留表示や、実行中の可変表示に対応するアクティブ表示を表示するための表示エリアが設けられていてもよい。保留表示及びアクティブ表示を総称して可変表示に対応する可変表示対応表示ともいう。

【0025】

保留されている可変表示の数は保留記憶数ともいう。第1特図ゲームに対応する保留記憶数を第1保留記憶数、第2特図ゲームに対応する保留記憶数を第2保留記憶数ともいう。また、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計を合計保留記憶数ともいう。

30

【0026】

また、遊技盤2の所定位置には、複数のLEDを含んで構成された第1保留表示器25Aと第2保留表示器25Bとが設けられ、第1保留表示器25Aは、LEDの点灯個数によって、第1保留記憶数を表示し、第2保留表示器25Bは、LEDの点灯個数によって、第2保留記憶数を表示する。

【0027】

画像表示装置5の下方には、入賞球装置6Aと、可変入賞球装置6Bとが設けられている。

【0028】

入賞球装置6Aは、例えば所定の玉受部材によって常に遊技球が進入可能な一定の開放状態に保たれる第1始動入賞口を形成する。第1始動入賞口に遊技球が進入したときには、所定個（例えば3個）の賞球が払い出されるとともに、第1特図ゲームが開始され得る。

40

【0029】

可変入賞球装置6B（普通電動役物）は、ソレノイド81（図2参照）によって閉鎖状態と開放状態とに変化する第2始動入賞口を形成する。可変入賞球装置6Bは、例えば、一对の可動翼片を有する電動チューリップ型役物を備え、ソレノイド81がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、当該可動翼片の先端が入賞球装置6Aに近接し、第2始動入賞口に遊技球が進入しない閉鎖状態になる（第2始動入賞口が閉鎖状

50

態になるともいう。)。その一方で、可変入賞球装置6Bは、ソレノイド81がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第2始動入賞口に遊技球が進入できる開放状態になる(第2始動入賞口が開放状態になるともいう。)第2始動入賞口に遊技球が進入したときには、所定個(例えば3個)の賞球が払い出されるとともに、第2特図ゲームが開始され得る。なお、可変入賞球装置6Bは、閉鎖状態と開放状態とに変化するものであればよく、電動チューリップ型役物を備えるものに限定されない。

【0030】

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域の左右下方4箇所)には、所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる一般入賞口10が設けられる。この場合には、一般入賞口10のいずれかに進入したときには、所定個数(例えば10個)の遊技球が賞球として払い出される。

10

【0031】

入賞球装置6Aと可変入賞球装置6Bの下方には、大入賞口を有する特別可変入賞球装置7が設けられている。特別可変入賞球装置7は、ソレノイド82(図2参照)によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。

【0032】

一例として、特別可変入賞球装置7では、大入賞口扉用(特別電動役物用)のソレノイド82がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口に進入(通過)できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置7では、大入賞口扉用のソレノイド82がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口に進入しやすくなる。

20

【0033】

大入賞口に遊技球が進入したときには、所定個数(例えば14個)の遊技球が賞球として払い出される。大入賞口に遊技球が進入したときには、例えば第1始動入賞口や第2始動入賞口及び一般入賞口10に遊技球が進入したときよりも多くの賞球が払い出される。

【0034】

一般入賞口10を含む各入賞口に遊技球が進入することを「入賞」ともいう。特に、始動口(第1始動入賞口、第2始動入賞口始動口)への入賞を始動入賞ともいう。

【0035】

30

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域の左側方)には、普通図柄表示器20が設けられている。一例として、普通図柄表示器20は、7セグメントのLEDなどからなり、特別図柄とは異なる複数種類の普通識別情報としての普通図柄の可変表示を行う。普通図柄は、「0」～「9」を示す数字や「ー」などの点灯パターンなどにより表される。普通図柄には、LEDを全て消灯したパターンが含まれてもよい。このような普通図柄の可変表示は、普図ゲームともいう。

【0036】

画像表示装置5の左方には、遊技球が通過可能な通過ゲート41が設けられている。遊技球が通過ゲート41を通過したことに基つき、普図ゲームが実行される。

【0037】

40

普通図柄表示器20の上方には、普図保留表示器25Cが設けられている。普図保留表示器25Cは、例えば4個のLEDを含んで構成され、実行が保留されている普図ゲームの数である普図保留記憶数をLEDの点灯個数により表示する。

【0038】

遊技盤2の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車及び多数の障害釘が設けられている。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。

【0039】

遊技機用枠3の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ8L、8Rが設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果用の遊技効果ランプ9が設けら

50

れている。遊技効果ランプ9は、LEDを含んで構成されている。

【0040】

遊技盤2の所定位置(図1では図示略)には、演出に応じて動作する可動体32が設けられている。

【0041】

遊技機用枠3の右下部位置には、遊技球を打球発射装置により遊技領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル(操作ノブ)30が設けられている。

【0042】

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持(貯留)する打球供給皿(上皿)が設けられている。上皿の下方には、上皿満タン時に賞球が払い出される打球供給皿(下皿)が設けられている。

10

【0043】

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ31Aが取り付けられている。スティックコントローラ31Aには、遊技者が押下操作可能なトリガボタンが設けられている。スティックコントローラ31Aに対する操作は、コントローラセンサユニット35A(図2参照)により検出される。

【0044】

20

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン31Bが設けられている。プッシュボタン31Bに対する操作は、プッシュセンサ35B(図2参照)により検出される。

【0045】

パチンコ遊技機1では、遊技者の動作(操作等)を検出する検出手段として、スティックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bが設けられるが、これら以外の検出手段が設けられていてもよい。

【0046】

(遊技の進行の概略)

パチンコ遊技機1が備える打球操作ハンドル30への遊技者による回転操作により、遊技球が遊技領域に向けて発射される。遊技球が通過ゲート41を通過すると、普通図柄表示器20による普図ゲームが開始される。なお、前回の普図ゲームの実行中の期間等に遊技球が通過ゲート41を通過した場合(遊技球が通過ゲート41を通過したが当該通過に基づく普図ゲームを直ちに実行できない場合)には、当該通過に基づく普図ゲームは所定の上限数(例えば4)まで保留される。

30

【0047】

この普図ゲームでは、特定の普通図柄(普図当り図柄)が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、普図当り図柄以外の普通図柄(普図ハズレ図柄)が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図ハズレ」となる。「普図当り」となると、可変入賞球装置6Bを所定期間開放状態とする開放制御が行われる(第2始動入賞口が開放状態になる)。

40

【0048】

入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に遊技球が進入すると、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図ゲームが開始される。

【0049】

可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に遊技球が進入すると、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図ゲームが開始される。

【0050】

なお、特図ゲームの実行中の期間や、後述する大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御されている期間に、遊技球が始動入賞口へ進入(入賞)した場合(始動入賞が発生したが

50

当該始動入賞に基づく特図ゲームを直ちに実行できない場合)には、当該進入に基づく特図ゲームは所定の上限数(例えば4)までその実行が保留される。

【0051】

特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄(大当り図柄、例えば「7」、後述の大当り種別に応じて実際の図柄は異なる。)が停止表示されれば、「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄(小当り図柄、例えば「2」)が停止表示されれば、「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄(ハズレ図柄、例えば「ー」)が停止表示されれば「ハズレ」となる。

【0052】

特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御される。特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後には、小当り遊技状態に制御される。

10

【0053】

大当り遊技状態では、特別可変入賞球装置7により形成される大入賞口が所定の態様で開放状態となる。当該開放状態は、所定期間(例えば29秒間や1.8秒間)の経過タイミグと、大入賞口に進入した遊技球の数が所定個数(例えば9個)に達するまでのタイミグと、のうちのいずれか早いタイミグまで継続される。前記所定期間は、1ラウンドにおいて大入賞口を開放することができる上限期間であり、以下、開放上限期間ともいう。このように大入賞口が開放状態となる1のサイクルをラウンド(ラウンド遊技)という。大当り遊技状態では、当該ラウンドが所定の上限回数(15回や2回)に達するまで繰り返して実行可能となっている。

20

【0054】

大当り遊技状態においては、遊技者は、遊技球を大入賞口に進入させることで、賞球を得ることができる。従って、大当り遊技状態は、遊技者にとって有利な状態である。大当り遊技状態におけるラウンド数が多い程、また、開放上限期間が長い程遊技者にとって有利となる。

【0055】

なお、「大当り」には、大当り種別が設定されている。例えば、大入賞口の開放態様(ラウンド数や開放上限期間)や、大当り遊技状態後の遊技状態(後述の、通常状態、時短状態、確変状態など)を複数種類用意し、これらに応じて大当り種別が設定されている。大当り種別として、多くの賞球を得ることができる大当り種別や、賞球の少ない又はほとんど賞球を得ることができない大当り種別が設けられていてもよい。

30

【0056】

小当り遊技状態では、特別可変入賞球装置7により形成される大入賞口が所定の開放態様で開放状態となる。例えば、小当り遊技状態では、一部の大当り種別のときの大当り遊技状態と同様の開放態様(大入賞口の開放回数が上記ラウンド数と同じであり、かつ、大入賞口の閉鎖タイミグも同じ等)で大入賞口が開放状態となる。なお、大当り種別と同様に、「小当り」にも小当り種別を設けてもよい。

【0057】

大当り遊技状態が終了した後は、上記大当り種別に応じて、時短状態や確変状態に制御されることがある。

40

【0058】

時短状態では、平均的な特図変動時間(特図を変動させる期間)を通常状態よりも短縮させる制御(時短制御)が実行される。時短状態では、平均的な普図変動時間(普図を変動させる期間)を通常状態よりも短縮させたり、普図ゲームで「普図当り」となる確率を通常状態よりも向上させる等により、第2始動入賞口に遊技球が進入しやすくなる制御(高開放制御、高ベース制御)も実行される。時短状態は、特別図柄(特に第2特別図柄)の変動効率が向上する状態であるので、遊技者にとって有利な状態である。

【0059】

確変状態(確率変動状態)では、時短制御に加えて、表示結果が「大当り」となる確率

50

が通常状態よりも高くなる確変制御が実行される。確変状態は、特別図柄の変動効率が向上することに加えて「大当り」となりやすい状態であるので、遊技者にとってさらに有利な状態である。

【0060】

時短状態や確変状態は、所定回数の特図ゲームが実行されたことと、次回の大当り遊技状態が開始されたこと等といった、いずれか1つの終了条件が先に成立するまで継続する。所定回数の特図ゲームが実行されたことが終了条件となるものを、回数切り（回数切り時短、回数切り確変等）ともいう。

【0061】

通常状態とは、遊技者にとって有利な大当り遊技状態等の有利状態、時短状態、確変状態等の特別状態以外の遊技状態のことであり、普図ゲームにおける表示結果が「普図当り」となる確率及び特図ゲームにおける表示結果が「大当り」となる確率などのパチンコ遊技機1が、パチンコ遊技機1の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に所定の復帰処理を実行しなかったとき）と同一に制御される状態である。

【0062】

確変制御が実行されている状態を高確状態、確変制御が実行されていない状態を低確状態ともいう。時短制御が実行されている状態を高ベース状態、時短制御が実行されていない状態を低ベース状態ともいう。これらを組み合わせて、時短状態は低確高ベース状態、確変状態は高確高ベース状態、通常状態は低確低ベース状態などともいわれる。高確状態かつ低ベース状態は高確低ベース状態ともいう。

【0063】

小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御される（但し、「小当り」発生時の特図ゲームが、上記回数切りにおける上記所定回数目の特図ゲームである場合には、当然遊技状態が変更される）。なお、特図ゲームの表示結果として「小当り」がなくてもよい。

【0064】

なお、遊技状態は、大当り遊技状態中に遊技球が特定領域（例えば、大入賞口内の特定領域）を通過したことに基づいて、変化してもよい。例えば、遊技球が特定領域を通過したとき、その大当り遊技状態後に確変状態に制御してもよい。

【0065】

（演出の進行など）

パチンコ遊技機1では、遊技の進行に応じて種々の演出（遊技の進行状況を報知したり、遊技を盛り上げたりする演出）が実行される。当該演出について以下説明する。なお、当該演出は、画像表示装置5に各種の演出画像を表示することによって行われるが、当該表示に加えて又は代えて、スピーカ8L、8Rからの音声出力、及び／又は、遊技効果ランプ9の点等／消灯、可動体32の動作等により行われてもよい。

【0066】

遊技の進行に応じて実行される演出として、画像表示装置5に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rでは、第1特図ゲーム又は第2特図ゲームが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。第1特図ゲームや第2特図ゲームにおいて表示結果（確定特別図柄ともいう。）が停止表示されるタイミングでは、飾り図柄の可変表示の表示結果となる確定飾り図柄（3つの飾り図柄の組合せ）も停止表示（導出）される。

【0067】

飾り図柄の可変表示が開始されてから終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示の態様が所定のリーチ態様となる（リーチが成立する）ことがある。ここで、リーチ態様とは、画像表示装置5の画面上にて停止表示された飾り図柄が後述の大当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄については可変表示が継続している態様などのことである。

10

20

30

40

50

【0068】

また、飾り図柄の可変表示中に上記リーチ態様となったことに対応してリーチ演出が実行される。パチンコ遊技機1では、演出態様に応じて表示結果（特図ゲームの表示結果や飾り図柄の可変表示の表示結果）が「大当り」となる割合（大当り信頼度、大当り期待度とも呼ばれる。）が異なる複数種類のリーチ演出が実行される。リーチ演出には、例えば、ノーマルリーチと、ノーマルリーチよりも大当り信頼度の高いスーパーリーチと、がある。

【0069】

特図ゲームの表示結果が「大当り」となるときには、画像表示装置5の画面上において、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「大当り」となる）。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける所定の有効ライン上に同一の飾り図柄（例えば、「7」等）が揃って停止表示される。

10

【0070】

大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御される「確変大当り」である場合には、奇数の飾り図柄（例えば、「7」等）が揃って停止表示され、大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御されない「非確変大当り（通常大当り）」である場合には、偶数の飾り図柄（例えば、「6」等）が揃って停止表示されるようにしてもよい。この場合、奇数の飾り図柄を確変図柄、偶数の飾り図柄を非確変図柄（通常図柄）ともいう。非確変図柄でリーチ態様となった後に、最終的に「確変大当り」となる昇格演出を実行するようにしてもよい。

20

【0071】

特図ゲームの表示結果が「小当り」となるときには、画像表示装置5の画面上において、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた小当り組合せとなる確定飾り図柄（例えば、「1 3 5」等）が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「小当り」となる）。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける所定の有効ライン上にチャンス目を構成する飾り図柄が停止表示される。なお、特図ゲームの表示結果が、一部の大当り種別（小当り遊技状態と同様の態様の大当り遊技状態の大当り種別）の「大当り」となるときと、「小当り」となるときとで、共通の確定飾り図柄が導出表示されてもよい。

30

【0072】

特図ゲームの表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様とならずに、飾り図柄の可変表示の表示結果として、非リーチ組合せの確定飾り図柄（「非リーチハズレ」ともいう。）が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「非リーチハズレ」となる）ことがある。また、表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となった後に、飾り図柄の可変表示の表示結果として、大当り組合せでない所定のリーチ組合せ（「リーチハズレ」ともいう）の確定飾り図柄が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「リーチハズレ」となる）こともある。

【0073】

パチンコ遊技機1が実行可能な演出には、上記の可変表示対応表示（保留表示やアクティブ表示）を表示することも含まれる。また、他の演出として、例えば、大当り信頼度を予告する予告演出等が飾り図柄の可変表示中に実行される。予告演出には、実行中の可変表示における大当り信頼度を予告する予告演出や、実行前の可変表示（実行が保留されている可変表示）における大当り信頼度を予告する先読み予告演出がある。先読み予告演出として、可変表示対応表示（保留表示やアクティブ表示）の表示態様を通常とは異なる態様に変化させる演出が実行されるようにしてもよい。

40

【0074】

また、画像表示装置5において、飾り図柄の可変表示中に飾り図柄を一旦仮停止させた後に可変表示を再開させることで、1回の可変表示を擬似的に複数回の可変表示のように

50

見せる擬似連演出を実行するようにしてもよい。

【0075】

大当り遊技状態中にも、大当り遊技状態を報知する大当り中演出が実行される。大当り中演出としては、ラウンド数を報知する演出や、大当り遊技状態の価値が向上することを示す昇格演出が実行されてもよい。また、小当り遊技状態中にも、小当り遊技状態を報知する小当り中演出が実行される。なお、小当り遊技状態中と、一部の大当り種別（小当り遊技状態と同様の態様の大当り遊技状態の大当り種別で、例えばその後の遊技状態を高確状態とする大当り種別）での大当り遊技状態とで、共通の演出を実行することで、現在が小当り遊技状態中であるか、大当り遊技状態中であるかを遊技者に分からないようにしてもよい。そのような場合であれば、小当り遊技状態の終了後と大当り遊技状態の終了後とで共通の演出を実行することで、高確状態であるか低確状態であるかを識別できないようにしてもよい。

10

【0076】

また、例えば特図ゲーム等が実行されていないときには、画像表示装置5にデモ（デモンストレーション）画像が表示される（客待ちデモ演出が実行される）。

【0077】

（基板構成）

パチンコ遊技機1には、例えば図2に示すような主基板11、演出制御基板12、音声制御基板13、ランプ制御基板14、中継基板15などが搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機1の背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、電源基板などといった、各種の基板が配置されている。

20

【0078】

主基板11は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機1における上記遊技の進行（特図ゲームの実行（保留の管理を含む）、普図ゲームの実行（保留の管理を含む）、大当り遊技状態、小当り遊技状態、遊技状態など）を制御する機能を有する。主基板11は、遊技制御用マイクロコンピュータ100、スイッチ回路110、ソレノイド回路111などを有する。

【0079】

主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100は、例えば1チップのマイクロコンピュータであり、ROM（Read Only Memory）101と、RAM（Random Access Memory）102と、CPU（Central Processing Unit）103と、乱数回路104と、I/O（Input/Output port）105とを備える。

30

【0080】

CPU103は、ROM101に記憶されたプログラムを実行することにより、遊技の進行を制御する処理（主基板11の機能を実現する処理）を行う。このとき、ROM101が記憶する各種データ（後述の変動パターン、後述の演出制御コマンド、後述の各種決定を行う際に参照される各種テーブルなどのデータ）が用いられ、RAM102がメインメモリとして使用される。RAM102は、その一部または全部がパチンコ遊技機1に対する電力供給が停止しても、所定期間記憶内容が保存されるバックアップRAMとなっている。なお、ROM101に記憶されたプログラムの全部又は一部をRAM102に展開して、RAM102上で実行するようにしてもよい。

40

【0081】

乱数回路104は、遊技の進行を制御するときに使用される各種の乱数値（遊技用乱数）を示す数値データを更新可能にカウントする。遊技用乱数は、CPU103が所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの）であってもよい。

【0082】

I/O105は、例えば各種信号（後述の検出信号）が入力される入力ポートと、各種信号（第1特別図柄表示装置4A、第2特別図柄表示装置4B、普通図柄表示器20、第1保留表示器25A、第2保留表示器25B、普図保留表示器25Cなどを制御（駆動）

50

する信号、ソレノイド駆動信号)を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。

【0083】

スイッチ回路110は、遊技球検出用の各種スイッチ(ゲートスイッチ21、始動口スイッチ(第1始動口スイッチ22Aおよび第2始動口スイッチ22B)、カウントスイッチ23)からの検出信号(遊技球が通過又は進入してスイッチがオンになったことを示す検出信号など)を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ100に伝送する。検出信号の伝送により、遊技球の通過又は進入が検出されたことになる。

【0084】

ソレノイド回路111は、遊技制御用マイクロコンピュータ100からのソレノイド駆動信号(例えば、ソレノイド81やソレノイド82をオンする信号など)を、普通電動役物用のソレノイド81や大入賞口扉用のソレノイド82に伝送する。

10

【0085】

主基板11(遊技制御用マイクロコンピュータ100)は、遊技の進行の制御の一部として、遊技の進行に応じて演出制御コマンド(遊技の進行状況等を指定(通知)するコマンド)を演出制御基板12に供給する。主基板11から出力された演出制御コマンドは、中継基板15により中継され、演出制御基板12に供給される。当該演出制御コマンドには、例えば主基板11における各種の決定結果(例えば、特図ゲームの表示結果(大当たり種別を含む。))、特図ゲームを実行する際に使用される変動パターン(詳しくは後述)、遊技の状況(例えば、可変表示の開始や終了、大入賞口の開放状況、入賞の発生、保留記憶数、遊技状態)、エラーの発生等を指定するコマンド等が含まれる。

20

【0086】

演出制御基板12は、主基板11とは独立したサブ側の制御基板であり、演出制御コマンドを受信し、受信した演出制御コマンドに基づいて演出(遊技の進行に応じた種々の演出であり、可動体32の駆動、エラー報知、電断復旧の報知等の各種報知を含む)を実行する機能を有する。

【0087】

演出制御基板12には、演出制御用CPU120と、ROM121と、RAM122と、表示制御部123と、乱数回路124と、I/O125とが搭載されている。

【0088】

演出制御用CPU120は、ROM121に記憶されたプログラムを実行することにより、表示制御部123とともに演出を実行するための処理(演出制御基板12の上記機能を実現するための処理であり、実行する演出の決定等を含む)を行う。このとき、ROM121が記憶する各種データ(各種テーブルなどのデータ)が用いられ、RAM122がメインメモリとして使用される。

30

【0089】

演出制御用CPU120は、コントローラセンサユニット35Aやプッシュセンサ35Bからの検出信号(遊技者による操作を検出したときに出力される信号であり、操作内容を適宜示す信号)に基づいて演出の実行を表示制御部123に指示することもある。

【0090】

表示制御部123は、VDP(Video Display Processor)、CGROM(Character Generator ROM)、VRAM(Video RAM)などを備え、演出制御用CPU120からの演出の実行指示に基づき、演出を実行する。

40

【0091】

表示制御部123は、演出制御用CPU120からの演出の実行指示に基づき、実行する演出に応じた映像信号を画像表示装置5に供給することで、演出画像を画像表示装置5に表示させる。表示制御部123は、さらに、演出画像の表示に同期した音声出力や、遊技効果ランプ9の点灯/消灯を行うため、音指定信号(出力する音声を指定する信号)を音声制御基板13に供給したり、ランプ信号(ランプの点灯/消灯態様を指定する信号)をランプ制御基板14に供給したりする。また、表示制御部123は、可動体32を動作させる信号を当該可動体32又は当該可動体32を駆動する駆動回路に供給する。

50

【0092】

音声制御基板13は、スピーカ8L、8Rを駆動する各種回路を搭載しており、当該音指定信号に基づきスピーカ8L、8Rを駆動し、当該音指定信号が指定する音声をスピーカ8L、8Rから出力させる。

【0093】

ランプ制御基板14は、遊技効果ランプ9を駆動する各種回路を搭載しており、当該ランプ信号に基づき遊技効果ランプ9を駆動し、当該ランプ信号が指定する態様で遊技効果ランプ9を点灯／消灯する。このようにして、表示制御部123は、音声出力、ランプの点灯／消灯を制御する。

【0094】

なお、音声出力、ランプの点灯／消灯の制御（音指定信号やランプ信号の供給等）、可動体32の制御（可動体32を動作させる信号の供給等）は、演出制御用CPU120が実行するようにしてもよい。

【0095】

乱数回路124は、各種演出を実行するために使用される各種の乱数値（演出用乱数）を示す数値データを更新可能にカウントする。演出用乱数は、演出制御用CPU120が所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの）であってもよい。

【0096】

演出制御基板12に搭載されたI/O125は、例えば主基板11などから伝送された演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、各種信号（映像信号、音指定信号、ランプ信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。

【0097】

演出制御基板12、音声制御基板13、ランプ制御基板14といった、主基板11以外の基板をサブ基板ともいう。パチンコ遊技機1のようにサブ基板が機能別に複数設けられていてもよいし、1のサブ基板が複数の機能を有するように構成してもよい。

【0098】

（動作）

次に、パチンコ遊技機1の動作（作用）を説明する。

【0099】

（主基板11の主要な動作）

まず、主基板11における主要な動作を説明する。パチンコ遊技機1に対して電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理が実行される。図3は、主基板11におけるCPU103が実行する遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。

【0100】

図3に示す遊技制御メイン処理では、CPU103は、まず、割込禁止に設定する（ステップS1）。続いて、必要な初期設定を行う（ステップS2）。初期設定には、スタックポインタの設定、内蔵デバイス（CTC（カウンタ／タイマ回路）、パラレル入出力ポート等）のレジスタ設定、RAM102をアクセス可能状態にする設定等が含まれる。

【0101】

次いで、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップS3）。クリアスイッチは、例えば電源基板に搭載されている。クリアスイッチがオンの状態で電源が投入されると、出力信号（クリア信号）が入力ポートを介して遊技制御用マイクロコンピュータ100に入力される。クリアスイッチからの出力信号がオンである場合（ステップS3；Yes）、初期化处理（ステップS8）を実行する。初期化处理では、CPU103は、RAM102に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするRAMクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。

【0102】

また、CPU103は、初期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板12に送信

10

20

30

40

50

する（ステップS9）。演出制御用CPU120は、当該演出制御コマンドを受信すると、例えば画像表示装置5において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示を行う。

【0103】

クリアスイッチからの出力信号がオンでない場合には（ステップS3；No）、RAM102（バックアップRAM）にバックアップデータが保存されているか否かを判定する（ステップS4）。不測の停電等（電断）によりパチンコ遊技機1への電力供給が停止したときには、CPU103は、当該電力供給の停止によって動作できなくなる直前に、電源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、RAM102にデータをバックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、RAM102のデータ保護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号（チェックサム、パリティビット等）の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる。バックアップされるデータには、遊技を進行するための各種データ（各種フラグ、各種タイマの状態等を含む）の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる。ステップS4では、バックアップフラグがオンであるか否かを判定する。バックアップフラグがオフでRAM102にバックアップデータが記憶されていない場合（ステップS4；No）、初期化処理（ステップS8）を実行する。

10

【0104】

RAM102にバックアップデータが記憶されている場合（ステップS4；Yes）、CPU103は、バックアップしたデータのデータチェックを行い（誤り検出符号を用いて行われる）、データが正常か否かを判定する（ステップS5）。ステップS5では、例えば、パリティビットやチェックサムにより、RAM102のデータが、電力供給停止時のデータと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、RAM102のデータが正常であると判定する。

20

【0105】

RAM102のデータが正常でないと判定された場合（ステップS5；No）、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、初期化処理（ステップS8）を実行する。

【0106】

RAM102のデータが正常であると判定された場合（ステップS5；Yes）、CPU103は、主基板11の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップS6）を行う。復旧処理では、CPU103は、RAM102の記憶内容（バックアップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。これにより、電力供給停止時の遊技状態に復旧し、特別図柄の変動中であつた場合には、後述の遊技制御用タイマ割込み処理の実行によって、復旧前の状態から特別図柄の変動が再開されることになる。

30

【0107】

そして、CPU103は、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基板12に送信する（ステップS7）。これに合わせて、バックアップされている電断前の遊技状態を指定する演出制御コマンドや、特図ゲームの実行中であつた場合には当該実行中の特図ゲームの表示結果を指定する演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。これらコマンドは、後述の特別図柄プロセス処理で送信設定されるコマンドと同じコマンドを使用できる。演出制御用CPU120は、電断からの復旧時を特定する演出制御コマンドを受信すると、例えば画像表示装置5において、電断からの復旧がなされたこと又は電断からの復旧中であることを報知するための画面表示を行う。演出制御用CPU120は、前記演出制御コマンドに基づいて、適宜の画面表示を行うようにしてもよい。

40

【0108】

復旧処理または初期化処理を終了して演出制御基板12に演出制御コマンドを送信した後には、CPU103は、乱数回路104を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップS10）。そして、所定時間（例えば2ms）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されているCTCのレジスタの設定

50

を行い（ステップS 1 1）、割込みを許可する（ステップS 1 2）。その後、ループ処理に入る。以後、所定時間（例えば2 m s）ごとにC T Cから割込み要求信号がC P U 1 0 3へ送出され、C P U 1 0 3は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。

【0109】

こうした遊技制御メイン処理を実行したC P U 1 0 3は、C T Cからの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図4のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図4に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、C P U 1 0 3は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路110を介してゲートスイッチ21、第1始動口スイッチ22A、第2始動口スイッチ22B、カウントスイッチ23といった各種スイッチからの検出信号の受信の有無を判定する（ステップS 2 1）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機1の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（ステップS 2 2）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機1の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報（大当りの発生回数等を示す情報）、始動情報（始動入賞の回数等を示す情報）、確率変動情報（確変状態となった回数等を示す情報）などのデータを出力する（ステップS 2 3）。 10

【0110】

情報出力処理に続いて、主基板11の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（ステップS 2 4）。この後、C P U 1 0 3は、特別図柄プロセス処理を実行する（ステップS 2 5）。C P U 1 0 3がタイマ割込み毎に特別図柄プロセス処理を実行することにより、特図ゲームの実行及び保留の管理や、大当り遊技状態や小当り遊技状態の制御、遊技状態の制御などが実現される（詳しくは後述）。 20

【0111】

特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップS 2 6）。C P U 1 0 3がタイマ割込み毎に普通図柄プロセス処理を実行することにより、ゲートスイッチ21からの検出信号に基づく（通過ゲート41に遊技球が通過したことに基く）普図ゲームの実行及び保留の管理や、「普図当り」に基づく可変入賞球装置6Bの開放制御などを可能にする。普図ゲームの実行は、普通図柄表示器20を駆動することにより行われ、普図保留表示器25Cを点灯させることにより普図保留数を表示する。 30

【0112】

普通図柄プロセス処理を実行した後、遊技制御用タイマ割込み処理の一部として、電断が発生したときの処理、賞球を払い出すための処理等などが行われてもよい。その後、C P U 1 0 3は、コマンド制御処理を実行する（ステップS 2 7）。C P U 1 0 3は、上記各処理にて演出制御コマンドを送信設定することがある。ステップS 2 7のコマンド制御処理では、送信設定された演出制御コマンドを演出制御基板12などのサブ側の制御基板に対して伝達させる処理が行われる。コマンド制御処理を実行した後は、割込みを許可してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。

【0113】

図5は、特別図柄プロセス処理として、図4に示すステップS 2 5にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、C P U 1 0 3は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップS 1 0 1）。 40

【0114】

始動入賞判定処理では、始動入賞の発生を検出し、R A M 1 0 2の所定領域に保留情報を格納し保留記憶数を更新する処理が実行される。始動入賞が発生すると、表示結果（大当り種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報として記憶される。また、抽出した乱数値に基づいて、表示結果や変動パターンを先読み判定する処理が実行されてもよい。保留情報や保留記憶数を記憶した後は、演出制御基板12に始動入賞の発生、保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマンドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御 50

コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図4に示すステップS27のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板11から演出制御基板12に対して伝送される。

【0115】

S101にて始動入賞判定処理を実行した後、CPU103は、RAM102に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップS110～S120の処理のいずれかを選択して実行する。なお、特別図柄プロセス処理の各処理（ステップS110～S120）では、各処理に対応した演出制御コマンドを演出制御基板12に送信するための送信設定が行われる。

【0116】

ステップS110の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“0”（初期値）のときに実行される。この特別図柄通常処理では、保留情報の有無などに基づいて、第1特図ゲーム又は第2特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常処理では、表示結果決定用の乱数値に基づき、特別図柄や飾り図柄の表示結果を「大当り」または「小当り」とするか否かや「大当り」とする場合の大当り種別を、その表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では、決定された表示結果に対応して、特図ゲームにおいて停止表示させる確定特別図柄（大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。その後、特図プロセスフラグの値が“1”に更新され、特別図柄通常処理は終了する。なお、第2特図を用いた特図ゲームが第1特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行されるようにしてもよい（特図2優先消化ともいう）。また、第1始動入賞口及び第2始動入賞口への遊技球の入賞順序を記憶し、入賞順に特図ゲームの開始条件を成立させるようにしてもよい（入賞順消化ともいう）。

【0117】

乱数値に基づき各種の決定を行う場合には、ROM101に格納されている各種のテーブル（乱数値と比較される決定値が決定結果に割り当てられているテーブル）が参照される。主基板11における他の決定、演出制御基板12における各種の決定についても同じである。演出制御基板12においては、各種のテーブルがROM121に格納されている。

【0118】

ステップS111の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“1”のときに実行される。この変動パターン設定処理には、表示結果を「大当り」または「小当り」とするか否かの事前決定結果等に基づき、変動パターン決定用の乱数値を用いて変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理では、変動パターンを決定したときに、特図プロセスフラグの値が“2”に更新され、変動パターン設定処理は終了する。

【0119】

変動パターンは、特図ゲームの実行時間（特図変動時間）（飾り図柄の可変表示の実行時間でもある）や、飾り図柄の可変表示の態様（リーチの有無等）、飾り図柄の可変表示中の演出内容（リーチ演出の種類等）を指定するものであり、可変表示パターンとも呼ばれる。

【0120】

ステップS112の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“2”のときに実行される。この特別図柄変動処理には、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してから経過時間を計測する処理などが含まれている。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。そして、特別図柄の変動を開始してから経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“3”に更新され、特別図柄変動処理は終了する。

【0121】

ステップS 1 1 3の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“ 3 ”のときに実行される。この特別図柄停止処理には、第1特別図柄表示装置4 Aや第2特別図柄表示装置4 Bにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、表示結果が「大当たり」である場合には特図プロセスフラグの値が“ 4 ”に更新される。その一方で、大当たりフラグがオフであり、表示結果が「小当たり」である場合には、特図プロセスフラグの値が“ 8 ”に更新される。また、表示結果が「ハズレ」である場合には、特図プロセスフラグの値が“ 0 ”に更新される。表示結果が「小当たり」又は「ハズレ」である場合、時短状態や確変状態に制御されているときであって、回数切りの終了成立する場合には、遊技状態も更新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、特別図柄停止処理は終了する。

10

【0 1 2 2】

ステップS 1 1 4の大当たり開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“ 4 ”のときに実行される。この大当たり開放前処理には、表示結果が「大当たり」となったことなどに基づき、大当たり遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。大入賞口を開放状態とするときには、大入賞口扉用のソレノイド8 2に対してソレノイド駆動信号を供給する処理が実行される。このときには、例えば大当たり種別がいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする開放上限期間や、ラウンドの上限実行回数を設定する。これらの設定が終了すると、特図プロセスフラグの値が“ 5 ”に更新され、大当たり開放前処理は終了する。

20

【0 1 2 3】

ステップS 1 1 5の大当たり開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“ 5 ”のときに実行される。この大当たり開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ2 3によって検出された遊技球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用のソレノイド8 2に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後、特図プロセスフラグの値が“ 6 ”に更新し、大当たり開放中処理を終了する。

【0 1 2 4】

ステップS 1 1 6の大当たり開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“ 6 ”のときに実行される。この大当たり開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が設定された上限実行回数に達したか否かを判定する処理や、上限実行回数に達した場合に大当たり遊技状態を終了させるための設定を行う処理などが含まれている。そして、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達していないときには、特図プロセスフラグの値が“ 5 ”に更新される一方、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達したときには、特図プロセスフラグの値が“ 7 ”に更新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、大当たり解放後処理は終了する。

30

【0 1 2 5】

ステップS 1 1 7の大当たり終了処理は、特図プロセスフラグの値が“ 7 ”のときに実行される。この大当たり終了処理には、大当たり遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当たり遊技状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“ 0 ”に更新され、大当たり終了処理は終了する。

40

【0 1 2 6】

ステップS 1 1 8の小当たり開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“ 8 ”のときに実行される。この小当たり開放前処理には、表示結果が「小当たり」となったことに基づき、小当たり遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。このときには、特図プロセスフラグの値が“ 9 ”に更新され、小当たり開放前処理は終了する。

【0 1 2 7】

50

ステップS 1 1 9の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“ 9 ”のときに実行される。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態に戻して小当り遊技状態の終了タイミングとなったときには、特図プロセスフラグの値が“ 1 0 ”に更新され、小当り開放中処理は終了する。

【 0 1 2 8 】

ステップS 1 2 0の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“ 1 0 ”のときに実行される。この小当り終了処理には、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、小当り遊技状態が終了するときには、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機1における遊技状態を継続させる。小当り遊技状態の終了時における待ち時間が経過したときには、特図プロセスフラグの値が“ 0 ”に更新され、小当り終了処理は終了する。

【 0 1 2 9 】

(演出制御基板12の主要な動作)

次に、演出制御基板12における主要な動作を説明する。演出制御基板12では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用CPU120が起動して、図6のフローチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図6に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用CPU120は、まず、所定の初期化処理を実行して(ステップS 7 1)、RAM122のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板12に搭載されたCTC(カウンタ/タイマ回路)のレジスタ設定等を行う。また、初期動作制御処理を実行する(ステップS 7 2)。初期動作制御処理では、可動体32を駆動して初期位置に戻す制御、所定の動作確認を行う制御といった可動体32の初期動作を行う制御が実行される。

【 0 1 3 0 】

その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う(ステップS 7 3)。タイマ割込みフラグは、例えばCTCのレジスタ設定に基づき、所定時間(例えば2ミリ秒)が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば(ステップS 7 3; No)、ステップS 7 3の処理を繰り返し実行して待機する。

【 0 1 3 1 】

また、演出制御基板12の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みとは別に、主基板11からの演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込みは、例えば主基板11からの演出制御INT信号がオン状態となることにより発生する割込みである。演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演出制御用CPU120は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態にならないCPUを用いている場合には、割込み禁止命令(DI命令)を発行することが望ましい。演出制御用CPU120は、演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割込み処理では、I/O125に含まれる入力ポートのうちで、中継基板15を介して主基板11から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドを取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばRAM122に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用CPU120は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。

【 0 1 3 2 】

ステップS 7 3にてタイマ割込みフラグがオンである場合には(ステップS 7 3; Yes)、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに(ステップS 7 4)、コマンド解析処理を実行する(ステップS 7 5)。コマンド解析処理では、例えば主基板11の遊技制御用マイクロコンピュータ100から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出

制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。例えば、どの演出制御コマンドを受信したかや演出制御コマンドが特定する内容等を演出制御プロセス処理等で確認できるように、読み出された演出制御コマンドをRAM 122の所定領域に格納したり、RAM 122に設けられた受信フラグをオンしたりする。また、演出制御コマンドが遊技状態を特定する場合、遊技状態に応じた背景の表示を表示制御部123に指示してもよい。

【0133】

ステップS75にてコマンド解析処理を実行した後は、演出制御プロセス処理を実行する(ステップS76)。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作、遊技効果ランプ9及び装飾用LEDといった装飾発光体における点灯動作、可動体32の駆動動作といった、各種の演出装置を動作させる制御が行われる。また、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板11から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。

10

【0134】

ステップS76の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され(ステップS77)、演出制御基板12の側で用いられる演出用乱数の少なくとも一部がソフトウェアにより更新される。その後、ステップS73の処理に戻る。ステップS73の処理に戻る前に、他の処理が実行されてもよい。

【0135】

図7は、演出制御プロセス処理として、図6のステップS76にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図7に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用CPU120は、まず、先読予告設定処理を実行する(ステップS161)。先読予告設定処理では、例えば、主基板11から送信された始動入賞時の演出制御コマンドに基づいて、先読み予告演出を実行するための判定や決定、設定などが行われる。また、当該演出制御コマンドから特定される保留記憶数に基づき保留表示を表示するための処理が実行される。

20

【0136】

ステップS161の処理を実行した後、演出制御用CPU120は、例えばRAM 122に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップS170～S177の処理のいずれかを選択して実行する。

30

【0137】

ステップS170の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“0”(初期値)のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板11から可変表示の開始を指定するコマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置5における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。画像表示装置5における飾り図柄の可変表示を開始すると判定された場合、演出プロセスフラグの値を“1”に更新し、可変表示開始待ち処理を終了する。

【0138】

ステップS171の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“1”のときに実行される処理である。この可変表示開始設定処理では、演出制御コマンドにより特定される表示結果や変動パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の表示結果(確定飾り図柄)、飾り図柄の可変表示の態様、リーチ演出や各種予告演出などの各種演出の実行の有無やその態様や実行開始タイミングなどを決定する。そして、その決定結果等を反映した演出制御パターン(表示制御部123に演出の実行を指示するための制御データの集まり)を設定する。その後、設定した演出制御パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の実行開始を表示制御部123に指示し、演出プロセスフラグの値を“2”に更新し、可変表示開始設定処理を終了する。表示制御部123は、飾り図柄の可変表示の実行開始の指示により、画像表示装置5において、飾り図柄の可変表示を開始させる。

40

【0139】

ステップS172の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“2”のときに

50

実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用CPU120は、表示制御部123を指示することで、ステップS171にて設定された演出制御パターンに基づく演出画像を画像表示装置5の表示画面に表示させることや、可動体32を駆動させること、音声制御基板13に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ8L、8Rから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板14に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ9や装飾用LEDを点灯／消灯／点滅させることといった、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を実行する。こうした演出制御を行った後、例えば演出制御パターンから飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板11から確定飾り図柄を停止表示させることを指定するコマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の表示結果となる確定飾り図柄を停止表示させる。確定飾り図柄を停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“3”に更新され、可変表示中演出処理は終了する。

10

【0140】

ステップS173の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“3”のときに実行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用CPU120は、主基板11から大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマンドを受信したきに、そのコマンドが大当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を“6”に更新する。これに対して、そのコマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を小当り中演出処理に対応した値である“4”に更新する。また、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定するコマンドを受信せずに、当該コマンドの受信待ち時間が経過したときには、特図ゲームにおける表示結果が「ハズレ」と判定して、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新する。演出プロセスフラグの値を更新すると、特図当り待ち処理を終了する。

20

【0141】

ステップS174の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“4”のときに実行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく小当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板11から小当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値である“5”に更新し、小当り中演出処理を終了する。

30

【0142】

ステップS175の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“5”のときに実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく小当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新し、小当り終了演出処理を終了する。

40

【0143】

ステップS176の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“6”のときに実行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板11から大当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した値である“7”に更新し、大当り中演出処理を終了する。

【0144】

ステップS177のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“7”のときに実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用CPU120

50

は、例えば大当たり遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく大当たり遊技状態の終了時におけるエンディング演出の各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新し、エンディング演出処理を終了する。

【0145】

(基本説明の変形例)

この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機1に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。

【0146】

上記基本説明のパチンコ遊技機1は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品として払い出す払出式遊技機であったが、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付与する封入式遊技機であってもよい。

10

【0147】

特別図柄の可変表示中に表示されるものは1種類の図柄(例えば、「一」を示す記号)だけで、当該図柄の表示と消灯とを繰り返すことによって可変表示を行うようにしてもよい。さらに可変表示中に当該図柄が表示されるものも、可変表示の停止時には、当該図柄が表示されなくてもよい(表示結果としては「一」を示す記号が表示されなくてもよい)。

【0148】

上記基本説明では、遊技機としてパチンコ遊技機1を示したが、メダルが投入されて所定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数種類の図柄を回転させ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組合せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるゲームを実行可能なスロット機(例えば、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、RT、AT、ARRT、CZ(以下、ボーナス等)のうち1以上を搭載するスロット機)にも本発明を適用可能である。

20

【0149】

本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機1に含まれるコンピュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わない。

30

【0150】

そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としてもよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。

40

【0151】

なお、本明細書において、演出の実行割合などの各種割合の比較の表現(「高い」、「低い」、「異ならせる」などの表現)は、一方が「0%」の割合であることを含んでもよい。例えば、一方が「0%」の割合で、他方が「100%」の割合又は「100%」未満の割合であることも含む。

【0152】

(特徴部12AKに関する説明)

次に、本実施の形態の特徴部12AKについて説明する。

【0153】

50

(特徴部12AKの構成、動作等)

図8-1に、特徴部12AKで使用される変動パターンを示す。図8-1に示すように、特徴部12AKでは、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様とならずに表示結果が「ハズレ」となる非リーチハズレの変動パターンPA1-1、PA2-1、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となって表示結果が「ハズレ」となるリーチハズレの変動パターンPA3-2~PA3-4、表示結果が「大当たり」となる変動パターンPB3-2~PB3-4が用意されている。変動パターンPA3-2、PB3-2では、ノーマルリーチの実行を指定し、PA3-3、PB3-3は、スーパーリーチAの実行を指定し、PA3-4、PB3-4は、スーパーリーチBの実行を指定する。各リーチ(リーチ演出)が実行されたときの期待度(大当たり期待度)は、ノーマルリーチ<スーパーリーチA<スーパーリーチBの順番に高くなっている。この実施の形態では、スーパーリーチ(SPリーチともいう。)はノーマルリーチ(Nリーチともいう。)を経由して実行されるようになっている。つまり、スーパーリーチは、ノーマルリーチから発展して実行される。

10

【0154】

特徴部12AKでは、前記リーチ演出の他、アクティブ予告、カットイン予告、役物演出、次回予告などの演出が実行される。図8-2に各演出の実行タイミング、図8-3~図8-5に各演出の演出態様を示す。なお、図8-3等の可動体32は、下部を回転軸として回転可能に設けられている。可動体32は、モータ及びギア等によって構成される駆動機構によって回転動作する。可動体32の動作は、表示制御部123により制御される。具体的に、表示制御部123は、図示しない駆動回路(駆動機構を駆動させる回路)及び前記の駆動機構を介して可動体32を動作(回転)させる。

20

【0155】

アクティブ予告は、リーチ成立前に実行され(図8-2)、アクティブ表示5HAの表示態様を変更する演出(図8-3)である。アクティブ表示5HAは、実行中の可変表示に対応する表示であり、実行が開始される可変表示に対応する保留表示5HR又は5HLが移動して、拡大され、画像表示装置5の表示画面の下部中央にアクティブ表示5HAとして表示される。具体的に、アクティブ予告は、アクティブ表示5HAの表示色(変化前の通常色は、白色とする)を変更する(図8-3(B))。さらに、アクティブ予告は、次回予告が実行されることを示唆する次回予告アイコン12AK001(アクティブ表示5HAからの「次回予告」との吹き出し)をアクティブ表示5HAに付加することもある(図8-3(B))。これらのようにして、アクティブ予告は、アクティブ表示5HAの表示態様を変更する(次回予告アイコン12AK001の付加も表示態様の変更に含まれる。)。特徴部12AKでは、アクティブ表示5HAの表示態様(特に、アクティブ予告実行後の表示色及び次回予告アイコン12AK001の有無)に応じて、実行中の可変表示の大当たり期待度(「大当たり」となる割合)や次回予告の実行期待度(次回予告が実行される割合)が異なる(詳細は後述)。アクティブ予告は、アクティブ表示5HAを前触れ無く変化させる態様でも、所定の画像をアクティブ表示5HAに作用(アクティブ表示5HAに到達(接触等))させてから変化させる態様(この場合、アクティブ表示5HAの表示態様を変更しない失敗態様のアクティブ予告が別途用意されてもよい)であってもよい。アクティブ予告により変更された(「変化した」ともいう。)アクティブ表示5HAの表示態様は、アクティブ予告の終了後(表示態様の変更後)も維持される。

30

40

【0156】

カットイン予告は、ノーマルリーチ中(リーチ成立後、スーパーリーチへの発展前など)に実行される(図8-2)。カットイン予告の実行タイミング(実行期間。時間的な幅を有する。以下同じ)は、アクティブ予告の実行タイミング後である。カットイン予告は、それまで実行されている演出の流れとは関係の無いカットが挿入(カットイン)される演出である(図8-4)。前記カットでは、「キャラA」12A002(図8-4(A))、「キャラB」(図示せず)、「次回予告のキャラ」12AK003(図8-4(B))のうちのいずれかが表示される。「キャラA」12A002及び「キャラB」は、「次回予告!」の文字がないキャラ(次回予告を直接的に示唆していない)であり、「次回予

50

告のキャラ」12AK003は、「次回予告」の文字が顔又は体に表示されたキャラ（次回予告を直接的に示唆している）である。カットイン予告が実行された場合、カットイン予告で表示されるキャラクタの種類に応じて、実行中の可変表示の大当たり期待度や次回予告の実行期待度が異なる（詳細は後述）。カットイン予告は、ノーマルリーチの演出の一部の代わりに実行される。

【0157】

役物演出は、ノーマルリーチ中、かつ、カットイン予告の実行タイミング後に実行される（図8-2）。役物演出は、ノーマルリーチ中（図8-5（A））に可動体32を動作させる演出である（図8-5（B））。役物演出は、現在のノーマルリーチが、スーパーリーチに発展することを示唆する演出である。役物演出は、ノーマルリーチの演出の一部の代わりに実行される。役物演出の実行割合等については、後述する。

10

【0158】

次回予告は、ノーマルリーチ中、かつ、役物演出の実行タイミング後（特に、役物演出の実行直後や、スーパーリーチへの発展時）に実行される（図8-2）。次回予告は、スーパーリーチの演出内容（その後に発展するスーパーリーチであってもよいし、その後に発展するか否かに係わらずランダムで決定した種類のスーパーリーチの演出内容であってもよい）を報知（紹介）する演出である（図8-5（C））。次回予告の実行後、スーパーリーチが実行される（図8-5（D））。次回予告は、スーパーリーチ等とは別個の大当たり期待度を有する。次回予告は、ノーマルリーチの演出の一部の代わりに実行される。なお、ノーマルリーチからスーパーリーチに発展するとき（ノーマルリーチの最後）に、スーパーリーチへの発展を報知する発展演出が実行されてもよく、次回予告は、当該発展演出の代わりに実行される態様であってもよい。

20

【0159】

上記各演出の実行を設定するため、特徴部12AKでは、可変表示開始設定処理（ステップS171）として、例えば、図8-6に示す処理が実行される。なお、以下の処理で行われる各種決定は、例えば抽選により決定される（他の特徴部での決定も適宜同じ）。抽選による決定は、ランダムな決定であればよく、例えば、各種の演出用乱数（複数種類のいずれかの乱数）に基づき、ROM121に格納されているテーブル（乱数値と比較される決定値が決定結果に割り当てられているテーブル）を参照して行う。

【0160】

演出制御用CPU120は、まず、特図ゲーム開始時に主基板11から送信される演出制御コマンド（表示結果指定コマンドや変動パターン指定コマンドなど）により特定される、表示結果や変動パターン（以下では、これらそれぞれを、今回の表示結果、今回の変動パターンともいう。）に応じて、可変表示の表示結果（確定飾り図柄）を決定する（ステップ12AKS001）。なお、確定飾り図柄は、表示結果と変動パターンとの組み合わせに応じて、予め決まってもよい。

30

【0161】

その後、演出制御用CPU120は、今回の変動パターンがスーパーリーチの実行を指定するもの（PA3-2、PA3-3、PB3-2、PB3-3）であるかを判定する（ステップ12AKS002）。

40

【0162】

スーパーリーチの実行を指定するものである場合（ステップ12AKS002；Yes）、演出制御用CPU120は、次回予告の実行の有無を決定する（ステップ12AKS003）。演出制御用CPU120は、今回の表示結果に応じて異なる割合で（例えば、表示結果に応じて参照テーブルを異ならせる。「異なる割合」について以下同様）、次回予告の実行の有無を決定する。当該決定例を図8-7に示す。図8-7に示すように、今回の表示結果が大当たりのとき（大当たり時。以下同じ）、「次回予告を実行する」との決定結果の決定割合は、「次回予告を実行しない」との決定結果の決定割合よりも高い。一方で、今回の表示結果がハズレのとき（ハズレ時。以下同じ）は、各決定割合の大小関係が逆になっている。このため、次回予告が実行される場合には、次回予告が実行されないと

50

きよりも、大当たり期待度が高い（ここでは、大当たり期待度がかなり高い）。また、次回予告の実行の有無は、今回の変動パターン（スーパーリーチの種類）ではなく表示結果に応じて決定されるので、次回予告の大当たり期待度（次回予告で示唆される大当たり期待度）は、スーパーリーチの種類（A又はB）、他の演出等に依存していない（次回予告の大当たり期待度は、スーパーリーチの大当たり期待度とは別個である）。なお、次回予告が、その後に発展するスーパーリーチの演出内容を報知する場合、次回予告の内容は、例えば、その後のスーパーリーチの種類に応じて異ならせる。次回予告が、その後に発展するか否かに係わらずランダムで決定した種類のスーパーリーチの演出内容を報知する場合、次回予告を実行すると決定したときには、当該次回予告により報知する演出内容を別途決定するとよい（報知する演出内容に応じて大当たり期待度を異ならせてもよい）。また、一のスーパーリーチについて次回予告を複数種類用意し、当該種類に応じて大当たり期待度を異ならせてもよい。

10

【0163】

その後、演出制御用CPU120は、役物演出の実行の有無を決定する（ステップ12AKS004）。役物演出の実行の有無は、今回の表示結果、今回の変動パターン（スーパーリーチの種類）、次回予告、アクティブ予告、カットイン予告等によらず一定の割合で決定される。図8-8に当該決定例を示す。図8-8に示すように、役物演出は、実行しないよりも高い割合で実行すると決定され、スーパーリーチが実行されるときは殆どの場合で役物演出が実行される。役物演出は、スーパーリーチの種類や、次回予告、アクティブ予告、カットイン予告等の各演出の実行の有無や実行態様によらず、独立して実行される。なお、役物演出は、スーパーリーチに発展するときには必ず実行され、スーパーリーチに発展しない場合には実行されないようにしてもよい。

20

【0164】

なお、次回予告及び役物演出は、スーパーリーチが実行される場合に実行されるので、次回予告及び役物演出のうちのいずれかが実行されると、スーパーリーチへの発展が確定する。これら演出は、スーパーリーチへの発展を示唆する演出でもある。

【0165】

ステップ12AKS004のあと、今回の変動パターンがスーパーリーチの実行を指定するものでないとき（ステップ12AKS002；No）、演出制御用CPU120は、今回の変動パターンが、アクティブ予告及びカットイン予告の実行期間を確保できる特図変動時間を有する変動パターン（ここでは、カットイン予告がノーマルリーチ中に実行されるので、リーチの変動パターンPA3-2～PA3-4、PB3-2～PB3-4）であるかを判定する（ステップ12AKS005）。

30

【0166】

アクティブ予告及びカットイン予告を実行可能な変動パターンの場合（ステップ12AKS005；Yes）、演出制御用CPU120は、アクティブ予告の実行の有無等を決定する（ステップ12AKS006）。

【0167】

ステップ12AKS006において、演出制御用CPU120は、まず、次回予告の実行の有無（ステップ12AKS003にて次回予告を実行すると決定しているか否か）、及び、今回の表示結果（「大当たり時」又は「ハズレ時」）に応じて異なる割合で、アクティブ予告の実行の有無を決定する。

40

【0168】

図8-9（A）に、アクティブ予告の実行の有無の決定例を示す。図8-9（A）に示すように、大当たり時、ハズレ時両者において、次回予告の実行有りのときの方が、次回予告の実行無しのときよりも、アクティブ予告を実行するとの決定結果の決定割合が高く、アクティブ予告を実行しないとの決定結果の決定割合が低い。従って、アクティブ予告が実行される場合、アクティブ予告が実行されない場合よりも、次回予告の実行期待度が高い。また、次回予告の実行有り及び無しの両者において、大当たり時には、「アクティブ予告を実行する」との決定結果の決定割合が、「アクティブ予告を実行しない」との決定結

50

果の決定割合よりも高く、ハズレ時には、その逆になっている。従って、アクティブ予告が実行される場合、アクティブ予告が実行されない場合よりも、大当たり期待度が高い。

【0169】

演出制御用CPU120は、ステップ12AKS006において、アクティブ予告を実行すると決定した場合には、アクティブ予告により変化させたあとのアクティブ表示5HAの表示態様を決定する。当該決定では、まず、今回の表示結果（「大当たり時」又は「ハズレ時」）に応じて異なる割合で変更後の表示色を決定し、次回予告の実行の有無に応じて異なる割合で次回予告アイコン12AK001の付加、非付加を決定する。

【0170】

図8-9（B）に、アクティブ予告の実行後のアクティブ表示5HAの表示色の決定例を示す。図8-9（B）に示すように、大当たり時には、変更後の表示色の決定割合が、金＞赤＞青の順で高く、ハズレ時には、その逆になっている。従って、アクティブ表示5HAの表示色は、金＞赤＞青の順で、大当たり期待度が高い。なお、アクティブ予告が実行されないときの表示色である白は、前記の青よりも大当たり期待度が低いようにするとよい。

【0171】

図8-9（C）に、次回予告アイコン12AK001の付加、非付加の決定例を示す。図8-9（C）に示すように、次回予告の実行無しの場合には、次回予告アイコン12AK001が付加されることはない。従って、次回予告アイコン12AK001が表示されると、次回予告の実行が確定し、次回予告の実行が示唆される。また、次回予告の実行有りの場合には、次回予告アイコン12AK001が付加されることも、付加されないこともある（付加はされやすい）。次回予告アイコン12AK001が表示されると、表示されない場合よりも、次回予告が実行されやすい。なお、次回予告アイコン12AK001が表示されても、次回予告が実行されないガセのパターンを用意してもよい（ただし、次回予告アイコン12AK001が表示された場合には、表示されない場合よりも、次回予告が実行されやすくなる）。

【0172】

以上のように、アクティブ表示5HAの表示態様により、大当たり期待度や、次回予告の実行期待度（特に、これらが低いこと）を示唆することができる。なお、大当たり期待度や次回予告の実行期待度は、実際には、スーパーリーチA及びBを指定する変動パターンの決定割合や大当たりの決定割合（当否割合）等）なども影響するため、上記大当たり期待度及び次回予告の実行期待度やその大小関係を実現するため、前記各決定割合を適宜調整してもよい（なお、図8-9の決定割合も適宜変更可能である）。

【0173】

なお、アクティブ予告の実行の有無等の決定方法は任意である。例えば、実行の有無と、アクティブ予告の態様と、を同時に指定する決定結果を有するテーブルを参照して一括でアクティブ予告の実行の有無や実行する場合の態様を決定してもよい。アクティブ表示5HAの表示態様の大当たり期待度及び次回予告の実行期待度が、表示色が「金」で次回予告アイコンが付加されているとき＞表示色が「赤」で次回予告アイコンが付加されているとき＞表示色が「青」で次回予告アイコンが付加されているとき＞表示色が「金」で次回予告アイコンが付加されていないとき＞表示色が「赤」で次回予告アイコンが付加されていないとき＞表示色が「青」で次回予告アイコンが付加されていないとき＞通常色（アクティブ予告が実行されないとき）の順になるようにしてもよい。このように、次回予告アイコンとアクティブ表示5HAの表示色との組み合わせで、大当たり期待度や次回予告の実行期待度を異ならせてもよく、また、次回予告アイコンが付加された場合には、大当たり期待度や次回予告の実行期待度が次回予告アイコンが付加されない場合よりも向上するようにしてもよい。

【0174】

ステップ12AKS006のあと、演出制御用CPU120は、カットイン予告の実行の有無等を決定する（ステップ12AKS007）。

【0175】

ステップ12AKS007において、演出制御用CPU120は、まず、次回予告の実行の有無、アクティブ予告の実行の有無（ステップ12AKS006にて次回予告を実行すると決定しているか否か）、及び、今回の表示結果に応じて異なる割合で、カットイン予告の実行の有無を決定する。

【0176】

図8-10（A）に、カットイン予告の実行の有無の決定例を示す。図8-10（A）に示すように、大当たり時、ハズレ時両者において、次回予告及びアクティブ予告の実行有り＜次回予告の実行有るかかつアクティブ予告の実行無し＞次回予告及びアクティブ予告の実行無しの順で、「カットイン予告を実行する」との決定結果の決定割合が高く、次回予告及びアクティブ予告の実行有り＜次回予告の実行有るかかつアクティブ予告の実行無し＜10
次回予告及びアクティブ予告の実行無しの順で、「カットイン予告を実行しない」との決定結果の決定割合が低い。従って、カットイン予告が実行される場合、カットイン予告が実行されない場合よりも、次回予告の実行期待度が高い。また、アクティブ予告が実行されたときの方が、実行されないときよりも、カットイン予告が実行されやすい。特に、次回予告が実行されるときにおいて、アクティブ予告が実行されたときの方が、アクティブ予告が実行されないときよりも、カットイン予告が実行されやすい。また、次回予告及びアクティブ予告の実行の有無にかかわらず、大当たり時には、「カットイン予告を実行する」との決定結果の決定割合が、「カットイン予告を実行しない」との決定結果の決定割合よりも高く、ハズレ時には、その逆になっている。従って、カットイン予告が実行される場合、カットイン予告が実行されない場合よりも、大当たり期待度が高い。なお、カットイン20
予告の実行割合は、役物演出の実行の有無にはよらない。特に、次回予告を実行する場合において、役物演出が実行されるか否かで、カットイン予告の実行割合は変化しない。

【0177】

演出制御用CPU120は、ステップ12AKS007において、カットイン予告を実行すると決定した場合には、カットイン予告で表示するキャラクタを決定する。

【0178】

図8-10（B）に、カットイン予告で表示するキャラクタの決定例を示す。図8-10（B）に示すように、次回予告の実行無しの場合には、カットイン予告にて次回予告のキャラ12AK003が表示されることはない。また、次回予告の実行有りの場合には、次回予告のキャラ12AK003が表示されることも、表示されないこともある（表示されやすい）。従って、次回予告のキャラ12AK003が表示されると、カットイン予告の実行が確定し、カットイン予告の実行が示唆される（次回予告のキャラ12AK003が表示されると、表示されない場合よりも、次回予告が実行されやすい）。また、次回予告の実行有りのときには、大当たり時、ハズレ時両者において、キャラA（12AK002）の決定割合がキャラBの決定割合よりも高く、次回予告の実行無しのときには、大当たり時、ハズレ時両者において、キャラAの決定割合がキャラBの決定割合よりも低い。従って、次回予告の実行期待度は、次回予告のキャラ＞キャラA＞キャラBの順で高い。また、次回予告のキャラは、大当たり時の決定割合が、ハズレ時の決定割合よりも高く（次回予告実行有りのとき）、キャラAについては、次回予告実行有りのときにおいて、ハズレ時の決定割合が、大当たり時の決定割合よりも高く、その他のハズレ時の決定割合と大当たり時の決定割合とが同じになっているため、大当たり期待度は、次回予告のキャラ＞キャラB＞キャラAの順で高い（次回予告の実行期待度と比べ、キャラAとキャラBの順位が逆転している）。なお、カットイン予告は、次回予告のキャラが表示されても次回予告が実行されないガセのパターンを含んでもよい（ただし、次回予告のキャラが表示されるときには、表示されないときよりも、次回予告が実行されやすい）。40

【0179】

以上のように、カットイン予告に表示されるキャラクタの種類により、大当たり期待度や、次回予告の実行期待度（特に、これらが高いこと）を示唆することができる。なお、大当たり期待度や次回予告の実行期待度は、実際には、スーパーリーチA及びBを指定する変動パターンの決定割合や大当たりの決定割合（当否割合）等）なども影響するため、上記大50

当り期待度及び次回予告の実行期待度やその大小関係を実現するため、前記各決定割合を適宜調整してもよい（なお、図8-10の決定割合も適宜変更可能である）。次回予告の実行の有無等の決定方法も任意である。

【0180】

ステップ12AKS007のあと、アクティブ予告及びカットイン予告の実行期間を確保できる特図変動時間を有する変動パターンでないとき（ステップ12AKS005；No）、演出制御用CPU120は、今回の変動パターン等に基づいて、リーチ演出、他の予告演出等の各種演出の実行の有無や演出態様を決定し（ステップ12AKS008）、実行すると決定した演出の実行タイミング（変動パターンと実行する演出の種類との関係で、予め定められている）や演出態様、可変表示の開始を表示制御部123に指示し（ステップ12AKS009）、演出プロセスフラグを「2」に更新する（ステップ12AKS010）。表示制御部123は、前記の指示を受けたときには、可変表示を開始する。また、表示制御部123は、タイマ割り込みごとに繰り返し実行される可変表示中演出処理の実行において、前記で決定した各演出を、変動パターンとの関係で予め定められているタイミングにて実行する（これにより、各演出の実行が実現される）。

10

【0181】

（効果、変形例等）

この特徴部12AKでは、次回予告の実行を示唆可能な演出として、アクティブ予告（特に、次回予告アイコン12AK001を付加するもの）やカットイン予告（特に、次回予告のキャラ12AK003を表示するもの）が実行されるので、遊技の興趣が向上している。また、次回予告を実行する際に、アクティブ予告が実行されるときは、当該アクティブ予告が実行されないときよりも、カットイン予告が実行されやすい（実行割合が高い）。また、次回予告、アクティブ予告、カットイン予告等に依存しないで役物演出が実行される。換言すると、次回予告が実行されるときのカットイン予告やアクティブ予告の実行割合は、役物演出の実行の有無には直接依存しない。従って、演出の実行パターンが多様化しており、遊技の興趣が向上している。

20

【0182】

また、カットイン予告やアクティブ予告では、次回予告のキャラや、次回予告アイコン12AK001の表示により、次回予告の実行を直接的に示唆するので、次回予告が実行されるか否かの期待感をはっきり報知できるので、遊技の興趣が向上している。また、カットイン予告やアクティブ予告では、次回予告を直接的に示唆する第1態様（次回予告のキャラ12AK003や、次回予告アイコン12AK001を付加した表示態様）と、次回予告を直接的に示唆しない第2態様（キャラAやキャラB、次回予告アイコン12AK001を付加していない態様）とが、用意され、第1態様の方が、次回予告が実行されやすい（実行割合が高い）。前記第1態様及び第2態様により、カットイン予告やアクティブ予告の態様が多様化し、遊技の興趣が向上する。さらに、第1態様の方が、次回予告が実行されやすいことで、遊技者は、カットイン予告やアクティブ予告の態様に注目するので、遊技の興趣が向上する。さらに、第1態様により、次回予告の実行をはっきり報知でき、遊技の興趣が向上する。

30

【0183】

なお、カットイン予告の次回予告のキャラ（次回予告の実行を直接的に示唆するキャラ）として、「次回予告！」が表示された第1キャラ（上記の次回予告のキャラ12AK003など）と、「次回予告？」が表示された第2キャラとを用意してもよい。この場合、第1キャラは、次回予告の実行が確定で、第2キャラは、次回予告が実行されないことがあっても（ガセがあっても）よい（但し、第2キャラが表示されない場合よりも次回予告は実行されやすい。）。また、次回予告アイコン（次回予告の実行を直接的に示唆するアイコン）についても、「次回予告」の吹き出しの第1アイコン（上記の次回予告アイコン12AK001）と、「次回予告？」の吹き出しの第2アイコンと、を用意してもよい。この場合、第1アイコンは、次回予告の実行が確定で、第2アイコンは、次回予告が実行されないことがあっても（ガセがあっても）よい（但し、第2アイコンが表示されない場

40

50

合よりも次回予告は実行されやすい。))。このように、次回予告を直接的に示唆する態様として複数態様を設け、複数態様について次回予告の実行期待度を異ならせてもよい(すべて異ならせるほか、一部が同じである場合も含む)。これにより、遊技の興趣が向上する。さらに、次回予告が実行されないこともある態様(第2キャラや第2アイコン)を用意することで、カットイン予告やアクティブ予告の実行機会(特に、次回予告を直接的に示唆する態様の予告の実行機会)を増やすことができ、遊技者に、次回予告の存在を認知させたり、カットイン予告やアクティブ予告に次回予告の示唆態様があることを認知させたり、することができ、遊技の興趣が向上する。なお、次回予告を直接的に示唆する態様(アイコンやキャラ)は、スーパーリーチ以上のときにのみ出現する等、特定の大当たり期待度以上の大当たり期待度を有するとよい。

10

【0184】

カットイン予告に関し、次回予告の実行期待度は、次回予告のキャラ>キャラA>キャラBの順で高いが、大当たり期待度は、次回予告のキャラ>キャラB>キャラAの順で高い(次回予告の実行期待度と比べ、キャラAとキャラBの順位が逆転している)ことなどのように、カットイン予告の各態様の次回予告の実行期待度の高低の順序と、カットイン予告の各態様の大当たり期待度の高低の順序とを異ならせることより、例えば、次回予告の実行期待度が低い態様でカットイン予告が実行されても、その態様の大当たり期待度が高ければ、大当たりに対する期待感を持続させることができるので、遊技の興趣が向上する。

【0185】

アクティブ表示5HAの表示態様の大当たり期待度及び次回予告の実行期待度が、表示色が「金」で次回予告アイコンが付加されているとき>表示色が「赤」で次回予告アイコンが付加されているとき>表示色が「青」で次回予告アイコンが付加されているとき>表示色が「金」で次回予告アイコンが付加されていないとき>表示色が「赤」で次回予告アイコンが付加されていないとき>表示色が「青」で次回予告アイコンが付加されていないとき>通常色(アクティブ予告が実行されないとき)の順のように、次回予告アイコンの付加により、大当たり期待度及び次回予告の実行期待度を、次回予告アイコンを付加しないときよりも、向上させることで、次回予告アイコンに注目させることができ、遊技の興趣が向上する。なお、表示色が「金」で次回予告アイコンが付加されているとき>表示色が「金」で次回予告アイコンが付加されていないとき>表示色が「赤」で次回予告アイコンが付加されているとき>表示色が「赤」で次回予告アイコンが付加されていないとき>表示色が「青」で次回予告アイコンが付加されているとき>表示色が「青」で次回予告アイコンが付加されていないとき>通常色(アクティブ予告が実行されないとき)のように、次回予告アイコンを付加したものの大当たり期待度及び次回予告の実行期待度を、1段階上位の表示色(次回予告アイコンを付加される表示色が「赤」なら、「金」)よりも低い、次回予告アイコンを付加してないものよりも、高くしてもよい。このような場合であっても、遊技の興趣が向上する。

20

30

【0186】

なお、上記アクティブ予告の考え方と、カットイン予告の考え方は、互いに適用可能である。例えば、アクティブ予告による変化後のアクティブ表示5HAの表示態様に、次回予告アイコンの付加の代わり又は加えて、次回予告の表示態様(例えば、「次回予告」の文字や「次回」などの次回予告を連想させる文字や画像が中に表示された表示態様。つまり、次回予告を直接的に示唆する態様)を設けてもよい。また、カットイン予告について、キャラA又はBに、次回予告アイコン等を付加するようにしてもよい。また、大当たり期待度及び次回予告の実行期待度の関係についても、アクティブ予告について、カットイン予告と同様に、大当たり期待度は、表示色が「赤」(例えば、次回予告アイコンが付加されている場合でもよいし、付加されていなくてもよい。以下、同じ)の方が「青」よりも高いが、次回予告の実行期待度は、「青」の方が「赤」よりも高くしてもよい。このように、ある演出について、当該演出の各態様が有する大当たり期待度の順位と、当該演出の各態様が有する次回予告の実行期待度の順位とを異ならせることで、遊技の興趣が向上する。

40

【0187】

50

さらに、役物演出は、スーパーリーチが実行されるときのもーナルリーチの実行中の所定タイミングにて実行可能であるが、当該所定タイミングでの実行の有無の決定割合は、表示結果が大当たりかハズレかによらないものであるもので、役物演出を、次回予告、カットイン予告、アクティブ予告等とは独立したものとなっており、これにより、演出の実行パターンが多様化しており、遊技の興味が向上している。

【0188】

なお、役物演出の代わりに、遊技に関する説明を表示する説明演出を実行するようにしてもよい。当該説明演出は、例えば、遊技に関する説明をテロップで画像表示装置5に表示する演出である。説明演出は、例えば、図8-11(A)に示すタイミングA~D(説明演出の実行期間)のうち少なくとも1つで実行される。タイミングAは、アクティブ予告の実行タイミング前のタイミングである。タイミングBは、アクティブ予告の実行タイミング後のもーナルリーチの実行中であって、カットイン予告の実行タイミング前のタイミングである。タイミングCは、アクティブ予告の実行タイミング後のもーナルリーチの実行中であって、カットイン予告の実行タイミング後、次回予告の実行タイミング前のタイミングである。タイミングDは、次回予告の実行タイミング後のスーパーリーチの実行中のタイミングである。タイミングA~Dは、すべて、一の変表示にて到来するタイミングである。前記説明演出の実行の有無、及び、実行する場合の実行タイミング(タイミングA~Dのいずれか)の決定例を図8-11(B)に示す。ここでは、各決定割合が均等になっており、説明演出の実行の有無や実行タイミングは、役物演出と同様に、今回の表示結果、今回の変動パターン(スーパーリーチの種類)、次回予告、アクティブ予告、カットイン予告等によらず一定の割合で決定される。なお、タイミングA~Dそれぞれについて、説明演出の実行の有無を決定してもよい。説明演出の内容(遊技に関する説明)は、実行タイミングに応じて異ならせてもよい。説明演出を複数タイミングの少なくとも1つで実行することで、演出の実行パターンが多様化し、遊技の興味が向上する。さらに、説明演出が役物演出と同様に、次回予告、アクティブ予告、カットイン予告等に依存しないことにより、当該説明演出を、複数のタイミングの少なくともいずれかで実行しても、一の変表示における演出の流れを遮ることなく、また、説明演出の実行の有無によりカットイン予告の実行が予測できてしまうなどの不都合も防止できる。このように、説明演出を含む各種演出を好適に実行でき、遊技の興味が向上する。

【0189】

(特徴部12AKの構成)

以下、上記説明を一例とする特徴部12AKに係る遊技機の構成を下記に記載する。なお、下記の構成を実現するため、上記説明の内容(各種演出を決定するための決定割合などを含む)は適宜変更できる。

【0190】

(1) 特徴部12AKに係る遊技機は、

遊技を行なうことが可能な遊技機(例えば、特徴部12AKを備えるパチンコ遊技機1など)であって、

特定演出(例えば、次回予告など)を実行する特定演出実行手段(例えば、演出制御基板12など)と、

前記特定演出よりも前(例えば、特定演出の実行開始タイミングよりも前であればよい。つまり、特定演出の実行期間と第1演出の実行期間とは、一部重複してもよい。)に第1演出(例えば、アクティブ予告など)を実行する第1演出実行手段(例えば、演出制御基板12など)と、

前記特定演出よりも前(例えば、特定演出の実行開始タイミングよりも前であればよい。つまり、特定演出の実行期間と第2演出の実行期間とは、一部重複してもよい。)に、前記第1演出とは異なる第2演出(例えば、カットイン予告など)を実行する第2演出実行手段(例えば、演出制御基板12など)と、

前記第1演出及び前記第2演出とは異なる第3演出(例えば、役物演出、説明演出など)を実行する第3演出実行手段(例えば、演出制御基板12など)と、を備え、

前記第2演出の実行割合は、

前記第1演出が実行されて前記特定演出が実行されるときの方が、前記第1演出が実行されずに前記特定演出が実行されるときよりも、高く（例えば、図8-9参照）、

前記第3演出が実行されて前記特定演出が実行されるときと、前記第3演出が実行されずに前記特定演出が実行されるときとで、同じである（例えば、図8-9参照）。

【0191】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0192】

上記特定演出、第1演出、第2演出、第3演出を実現する演出は、上記の各演出に限らず他の演出であってもよい（また、各演出の実行順序も適宜変更可能である）。例えば、第1演出は、先読み判定（保留されている可変表示に関する判定（ターゲットとなる可変表示がリーチ等の特定の態様になるか、大当たりになるか否かなどを判定する先読み判定）の結果に基づいて、保留表示の表示態様を変化させる保留表示予告であってもよい（なお、アクティブ予告を先読み判定の結果に基づいて実行してもよい）。また、保留表示ないしアクティブ表示を変化させる例えば第1演出を実行可能なタイミングを複数設けてもよい。第1演出、第2演出、第3演出は、主基板11側で実行の有無等を決定し、決定結果に応じた変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動パターン指定コマンド）を演出制御基板12に送信し、演出制御基板12側で、第1演出、第2演出、第3演出を実行してもよい。第2演出をアクティブ予告、第1演出をカットイン予告としてもよい。第1演出～第3演出のうちのいずれかを群予告（例えば、次回予告を直接的に示唆する態様が含まれる）、擬似連の仮停止図柄による予告（例えば、次回予告の図柄の停止の態様が含まれる）などの他の予告演出としてもよい。

【0193】

第1演出を、次回予告アイコン12AK001を付加するアクティブ予告（後述の第1態様の第1態様の第1演出）、第2演出を、次回予告のキャラ12AK003を用いたカットイン予告（後述の第1態様の第2演出）としてもよい。この場合、図9のアクティブ予告の実行の有無等の決定（特に、次回予告のキャラ12AK003を用いたカットイン予告の実行の決定）は、次回予告アイコン12AK001を付加するアクティブ予告の実行の有無に応じて異なる割合で行われる（なお、決定方法は任意である）。次回予告が実行される場合であって、次回予告アイコン12AK001を付加するアクティブ予告が実行される場合、次回予告が実行される場合であって、次回予告アイコン12AK001を付加するアクティブ予告が実行されない場合よりも、次回予告のキャラ12AK003を用いたカットイン予告が実行されやすいようにするとよい。

【0194】

（2）前記第1演出の態様として、前記特定演出を直接的に示唆する第1態様（例えば、次回予告アイコン12AK001を付加する態様など）と、前記特定演出を直接的に示唆しない第2態様（例えば、次回予告アイコン12AK001を付加しない態様など）と、があり、

前記第1演出の態様が前記第1態様のときの方が前記第2態様のときよりも、前記特定演出の実行割合が高い（例えば、アクティブ予告が実行されて次回予告アイコン12AK001が表示されるときは、アクティブ予告が実行されて次回予告アイコン12AK001が表示されないときよりも、次回予告が実行されやすいなど）、

ようにしてもよい。

【0195】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0196】

（3）前記第2演出の態様として、前記特定演出を直接的に示唆する第1態様（例えば、次回予告のキャラの表示など）と、前記特定演出を直接的に示唆しない第2態様（例えば、キャラA又はBの表示など）と、があり、

前記第2演出の態様が前記第1態様のときの方が前記第2態様のときよりも、前記特定

演出の実行割合が高い（例えば、次回予告のキャラが表示されるときは、キャラ A 又は B が表示されるときよりも次回予告が実行されやすいなど）、
ようにしてもよい。

【0197】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0198】

上記第 1 演出及び第 2 演出の第 1 態様の、前記特定演出を直接的に示唆するとは、特定演出の名称の画像、特定演出の名称をアイコン化又はキャラクタ化した画像（次回予告アイコン 1 2 A K 0 0 1、次回予告のキャラ 1 2 A K 0 0 3）、特定演出で使用される画像（縮小したり、アイコン化したり、キャラクタものを含む）などを表示することを含む。
上記第 1 演出及び第 2 演出の第 2 態様の、前記特定演出を直接的に示唆しないとは、前記各画像を表示しない態様を含む。

10

【0199】

（４）前記第 3 演出は、特定タイミング（例えば、スーパーリーチが実行されるときのノーマルリーチ中のタイミング）で実行可能であり、

前記特定タイミングにおける前記第 3 演出の実行割合は、前記遊技機が遊技者にとって有利な有利状態に制御されるときと当該有利状態に制御されないときとで、同じである（例えば、図 8－8、図 8－11 参照）、

ようにしてもよい。

【0200】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

20

【0201】

第 3 演出は、（１）現在が潜伏確変中であることを示唆する示唆演出、（２）抽選により転落することが決定された場合に確変状態を終了する場合における転落を示唆する示唆演出、（３）１種２種混合のパチンコ遊技機、具体的に、２種当り（例えば、小当り）時に、特定領域（小当りで開放する羽根物内の領域）に遊技球が進入（入賞）すると大当り遊技状態となるパチンコ遊技機において、２種当りで羽根物が開放されているときに、特定領域に遊技球が進入することで開始される大当り遊技状態のラウンド数が 16 ラウンドであることを小当りの示唆とは別に示唆する示唆演出、（４）前記 1 種 2 種混合のパチンコ遊技機において可変表示結果が 1 種当り（16 ラウンドの大当り遊技状態となる大当り）となる可変表示中、又は、１種のパチンコ遊技機において可変表示結果が 16 R 大当りとなる可変表示中において、16 ラウンドの大当り遊技状態を示唆する示唆演出（例えば、「現在の可変表示の表示結果が大当りになれば、16 R 確定（16 R 大当り遊技状態の確定）だよ」といったゾーン演出等）、（５）大当り遊技状態後に時短状態となることを示唆する示唆演出等の、現在実行中（又は保留中）の可変表示の大当り期待度や大当りとなること（可変表示開始時の大当りの抽選結果）を示唆するものでない演出であってもよい。特に、第 3 演出は、実行可能なタイミングにおいて、大当り（及び又は小当り）か否かに依存しない割合（大当りや小当り（小当りがある場合）の当否抽選の割合に依存しない割合）で実行の有無が決定されるものであるとよい。また、第 3 演出は、エラー表示（特に、満タンエラー等の遊技の進行が停止しないエラーが好ましい）、左打ち又は右打ち報知、高ベース中の獲得賞球数表示、獲得した賞球が所定数を越えたことの報知（「1000 発オーバー」の表示）などの、遊技の進行が停止しない報知の演出であって、有利度に関する演出（予告演出ないし示唆演出）以外の演出であってもよい。

30

40

【0202】

（５）前記第 1 演出は、前記第 2 演出より前（例えば、第 2 演出の実行開始タイミングよりも前であればよい。つまり、第 1 演出の実行期間と第 2 演出の実行期間とは、一部重複してもよい。）に実行され（例えば、図 8－11 参照）、

前記第 3 演出は、複数のタイミングの少なくともいずれかで実行可能であり（例えば、図 8－11 参照）、

前記複数のタイミングは、少なくとも、前記第 2 演出の実行タイミングよりも前（例え

50

ば、第2演出の実行開始タイミングよりも前であればよい。つまり、第3演出の実行期間と第2演出の実行期間とは、一部重複してもよい。）の実行タイミングを含む（例えば、図8-11参照）、

ようにしてもよい。

【0203】

上記構成によれば、遊技の興趣が向上する。

【0204】

特定演出と第2演出とは、リーチ成立後（ノーマルリーチやスーパーリーチ中）に実行され、第1演出は、リーチ成立前とリーチ成立後（ノーマルリーチやスーパーリーチ中）とに実行可能としてもよい。この場合、リーチ成立前に実行される第1演出は、前記第1態様で実行されることがあるが、リーチ成立後に実行される第1演出については、前記第1態様での実行がないようにしてもよい（例えば、アクティブ表示5HAの表示色の変化は、アクティブ予告により、リーチ成立後にも実行されるが、次回予告アイコン12AK001の付加は、リーチ成立前にしか実行されないなど）。これにより、早い段階から、次回予告等の特定演出の実行を示唆することができ、遊技の興趣が向上する。また、この第1演出を特定演出や第2演出よりも後に実行可能となり、これにより、遊技の興趣が向上する。

【0205】

説明演出で実行可能な複数のタイミングは、リーチ成立前のタイミングと、リーチ成立後のタイミングとを含み、リーチ成立前のタイミングで実行される説明演出を第3演出とし、リーチ成立後のタイミングで実行される説明演出は大当たり期待度を有するように実行の有無等を決定してもよい（この場合、リーチ成立後のタイミングで実行される説明演出は、第3演出とは異なる）。このような構成により、演出の実行パターンが多様化し、遊技の興趣が向上する。

【0206】

（その他）

なお、上記各構成は、スロット機（例えば、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、RT、AT、ART、CZ（以下、ボーナス等）のうち1以上を搭載するスロット機）にも適用可能である。この場合、パチンコ遊技機1における上記スーパーリーチに相当する演出が複数の可変表示に渡って実行される連続演出であり、特定演出は、当該連続演出の実行開始前に実行され、連続演出の実行を示唆するものであればよい。第1演出～第3演出は、適宜の演出により実現すればよい。

【0207】

上記各構成について、下記の特徴部の構成を適宜適用できる。上記特定演出、第1～第3演出それぞれを、下記の特徴部における各種演出に適用してもよい。例えば、後述の設定変更報知及び／又は設定確認報知を第3演出としてもよい。また、上記特定演出、第1～第3演出の少なくとも1つを、下記の設定値（値に応じて大当たりの当否割合が異なる）を示唆等する演出としてもよい。具体的には、特定演出を下記の設定値を示唆する示唆演出とし、第1演出及び第2演出を当該示唆演出の実行を示唆可能な演出とし、第3演出を後述の設定変更報知及び／又は設定確認報知としてもよい。

【0208】

（他の特徴部に関する構成の説明）

次に本発明の形態における他の特徴部について説明する。この特徴部は、設定値にもとづいて遊技者にとって有利な大当たり遊技状態などの有利状態の制御を実行可能とし、所定の設定変更操作にもとづいて設定値を変更可能にするための構成や、設定されている設定値を表示により確認可能にするための構成を備えている。そして、遊技球などの遊技媒体が所定領域に進入することにもとづいて付与される賞球などの遊技価値に関する情報を表示可能な構成により、設定されている設定値を表示可能にする。

【0209】

図9-1は、この特徴部に係るパチンコ遊技機1に搭載された各種の制御基板などを示

10

20

30

40

50

す構成図である。上記実施の形態と共通する構成には、同一の符号が付されている。例えば出力回路111は、ソレノイド回路111と同様の構成を有するものであればよい。第1特別図柄表示器4Aや第2特別図柄表示器4Bは、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bと同様の構成を有するものであればよい。演出表示装置5は、画像表示装置5と同様の構成を有するものであればよい。表示結果が「はずれ」（ひらがな）となる場合は、表示結果が「ハズレ」（カタカナ）となる場合と同様である。第1一般入賞口スイッチ26A、第2一般入賞口スイッチ26B、第3一般入賞口スイッチ26C、第4一般入賞口スイッチ26Dは、複数の一般入賞口10のいずれかを通過（進入）した遊技球を検出し、検出に基づいて所定個数（例えば10個）の遊技球が賞球として払い出される。

10

【0210】

演出制御基板12には、可動役物（可動演出装置）となる可動部材を駆動する動作用モータAKO11～AKO14と、その可動部材の原点位置を検知する原点センサAKO21～AKO24とが接続されている。動作用モータAKO11～AKO14は、モータあるいは電磁ソレノイドなどを用いたものであればよい。原点センサAKO21～AKO24は、マイクロスイッチなどの接触型のセンサやフォトセンサもしくは静電容量式センサなどの非接触型センサを用いて構成されていけばよい。演出制御基板12には、時刻情報を出力可能なリアルタイムクロック（RTC）126が設けられている。

【0211】

この実施例では、小当り遊技状態に制御された場合に、特別可変入賞球装置7により形成される大入賞口である第1大入賞口とは別個に設けられた第2大入賞口が、所定の開放状態で開放状態となる。例えば、小当り遊技状態において、所定の上限時間（例えば3秒間）が経過するまでの期間あるいは所定個数（例えば10個）の入賞球が発生するまでの期間にて、第2大入賞口を開放状態とする。本実施例では、小当り遊技状態において所定の上限時間（例えば3秒間）が経過するまで第2大入賞口が1回開放するように設定されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、小当り遊技状態において複数回開放するようにしてもよい。第2大入賞口は、第2大入賞口扉用のソレノイド83がオン状態であるときに、第2大入賞口扉により開放状態となり、遊技球が第2大入賞口を通過（進入）しやすくなる。その一方で、第2大入賞口扉用のソレノイド83がオフ状態であるときに、第2大入賞口扉により第2大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が第2大入賞口を通過（進入）できなくする。このように第2大入賞口は、遊技球が通過（進入）しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が第2大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が第2大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放状態を設けてもよい。

20

30

【0212】

カウントスイッチ23は、第1大入賞口を通過（進入）した遊技球を検出する第1カウントスイッチとなる。第2大入賞口を通過（進入）する遊技球は、第2大入賞口内に設置された第2カウントスイッチを通過することで、第2カウントスイッチによって検出される。第2カウントスイッチによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば15個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、て開放状態となった第2大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第1始動入賞口や第2始動入賞口といった、他の普通入賞口を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球が払い出される。したがって、第2大入賞口が開放状態となれば、第2大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第1状態となる。その一方で、第2大入賞口が閉鎖状態となれば、第2大入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第2状態となる。

40

【0213】

第2大入賞口の内部には、遊技球が通過可能な第3カウントスイッチと第4カウントスイッチとが設置されている。第2大入賞口を通過（進入）した遊技球は、第3カウントス

50

イチまたは第4カウントスイッチのいずれかを通過して、遊技盤2の背面側に誘導される。遊技球は、第3カウントスイッチを通過することで、第3カウントスイッチによって検出される。遊技球は、第4カウントスイッチを通過することで、第4カウントスイッチによって検出される。

【0214】

本実施例では、小当り遊技中に第3カウントスイッチによって遊技球が検出されたことに基づき、小当り遊技終了後の遊技状態を大当り遊技状態に制御するようになっている。よって、小当り遊技中に第2大入賞口扉が開放している期間において、振動等を付加することによって遊技球の進路が変更されて第3カウントスイッチによって遊技球が検出されてしまうと、遊技者にとって有利な大当り遊技状態に制御されてしまう不正が可能となってしまうので、本実施例のパチンコ遊技機1では、このような場合に遊技を中止するようになっている。

10

【0215】

第2大入賞口の内部には、遊技球の第3カウントスイッチへ向けての流下を規制及び許容する規制部材が設けられている。規制部材は、遊技球の第3カウントスイッチへ向けての流下を規制する規制状態と、遊技球の第3カウントスイッチへ向けての流下を許容する許容状態と、に変化可能となるように設けられている。

【0216】

小当り遊技状態において、第2大入賞口に入賞した遊技球が第3カウントスイッチを通過すると、遊技球の第3カウントスイッチの通過に基づく「大当り」となる（V入賞大当り）。つまり、CPU103は、第3カウントスイッチにより遊技球の通過を検出したことに基づき、遊技状態を大当り遊技状態に制御する。一方、小当り遊技状態において第2大入賞口に入賞した遊技球が第4カウントスイッチを通過した場合は、「大当り」とはならない。つまり、CPU103は、第4カウントスイッチにより遊技球の通過を検出したことに基づき、遊技状態を大当り遊技状態には制御しない。

20

【0217】

そして、遊技球の第3カウントスイッチの通過に基づいて大当り遊技状態に制御されると、第2大入賞口扉が、所定の上限時間（例えば29秒間）が経過するまでの期間あるいは所定個数（例えば10個）の入賞球が発生するまでの期間にて、第2大入賞口を開放状態とする。これにより、第2大入賞口を遊技者にとって有利な第1状態（開放状態）とするラウンド遊技が実行される。なお、本実施例では、第3カウントスイッチの通過に基づいて大当り遊技状態に制御されると、第2大入賞口が第1状態に制御されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第1大入賞口が第1状態に制御されるようにしてもよい。

30

【0218】

第2大入賞口の開放サイクルであるラウンド遊技は、その実行回数が所定の上限回数（例えば「15」や「5」など）に達するまで、繰り返し実行可能となっている。なお、ラウンド遊技の実行回数が上限回数に達する前であっても、所定条件の成立（例えば第2大入賞口に遊技球が入賞しなかったことなど）によりラウンド遊技が終了するようにしてもよい。

40

【0219】

図9-2は、パチンコ遊技機1に搭載された主基板11、演出制御基板12、電源基板17などを示す背面図である。主基板11は、基板ケース201に収納された状態でパチンコ遊技機1の背面に搭載される。主基板11には、パチンコ遊技機1の背面側から視認可能な表示モニタ29が設けられており、表示モニタ29に、入賞に関する各種の入賞情報を表示する機能も備えている。なお、表示モニタ29の左側方には表示切替スイッチ30が設けられており、表示切替スイッチ30の操作によって表示モニタ29に表示されている情報を切り替えることが可能となっている。

【0220】

主基板11には、遊技盤2の前面を開閉可能に覆うガラス扉枠の開放を検知する扉開放

50

センサ 90、第 1 大入賞口や第 2 大入賞口の開放を検知するための大入賞口扉センサ 91、等の各種のセンサが接続されており、これらのセンサから出力される検知信号に基づいて、各種の異常（エラー）の発生を判定する機能も備えている。主基板 11 のスイッチ回路 110 には、電源基板 17 からのリセット信号、電源断信号、クリア信号が取り込まれ、遊技制御用マイクロコンピュータ 100 に伝送される。

【0221】

主基板 11 は、透過性を有する合成樹脂材からなる基板ケース 201 に封入されており、主基板 11 の中央には表示モニタ 29（例えば、7 セグメント）が配置され、表示モニタ 29 の右側には表示切替スイッチ 30 が配置されている。表示モニタ 29 及び表示切替スイッチ 30 は、主基板 11 を視認する際の正面に配置されている。主基板 11 は、遊技機用枠 3 を開放していない状態では視認できないので、主基板 11 を視認する際の正面とは、遊技機用枠 3 を開放した状態における遊技盤 2 の裏面側を視認する際の正面であり、パチンコ遊技機 1 の正面とは異なる。ただし、主基板 11 を視認する際の正面とパチンコ遊技機 1 の正面とが共通するようにしてもよい。

10

【0222】

主基板 11（遊技制御用マイクロコンピュータ 100）は、各入賞口（第 1 大入賞口、第 2 大入賞口、第 2 始動入賞口、第 1 始動入賞口、一般入賞口、以下、「進入領域」ともいう）への遊技球の進入数の集計を行い、集計による連比、役比などの各種の入賞情報が表示モニタ 29 に表示されるようになっており、これら入賞情報が表示されることで、遊技場に設置後における連比、役比などの各種の入賞情報を確認できる。パチンコ遊技機 1 のメーカ側においては、予め定められた頻度で一般入賞口に遊技球が進入するように（試験を通過するように）遊技盤面を設計することが通常である。また、試験を行う際には、予め定められた頻度で一般入賞口に遊技球が進入しているかが確認（検証）される。さらに、パチンコ遊技機 1 を設置した後においても、調整が行われたか否か、どのような調整が行われているか、その調整の結果、設計どおりの頻度で一般入賞口に遊技球が進入しているかなどが確認（検証）される。そこで、本実施例のパチンコ遊技機 1 においては、設置後における調整の有無や内容を認識できるようになっている。

20

【0223】

電源基板 17 は、外部電源（商用電源）である交流電源（AC100V）からの電力を、主基板 11 や演出制御基板 12 などの各種制御基板を含めた電気部品に供給可能となるように構成されている。電源基板 17 は、透過性を有する合成樹脂材からなる基板ケース 202 に封入されており、電源基板 17 の背面右側上部には、設定変更状態または設定確認状態に切り替えるための錠スイッチ 51 と、設定変更状態において大当りの当選確率（出玉率）等の設定値を変更するための設定スイッチとして機能する設定切替スイッチ 52 が設けられている。また、電源基板 17 には、クリアスイッチ AK001、電源スイッチ AK002 が設けられている。

30

【0224】

錠スイッチ 51 および設定切替スイッチ 52 は、パチンコ遊技機 1 の背面側に設けられており、所定のキー操作により開放可能な遊技機用枠 3 を開放しない限り操作不可能であり、所定のキーを所持する係員のみが操作可能となる。また、錠スイッチ 51 はキー操作を要することから、遊技場の係員のなかでも、錠スイッチ 51 の操作を行うキーを所持する係員のみ操作が可能とされている。錠スイッチ 51 は、所定のキーによって ON と OFF の切替操作を実行可能なスイッチであるとともに、切替操作とは異なる操作（例えば、押込み操作）を実行可能なスイッチでもある。

40

【0225】

電源スイッチ AK002 を用いた電源投入の操作が行われるときには、錠スイッチ 51 におけるオンとオフの切替操作や、クリアスイッチ AK001 の押下操作といった、錠スイッチ 51 またはクリアスイッチ AK001 を用いた所定の動作が行われる場合がある。錠スイッチ 51 とクリアスイッチ AK001 は、電源スイッチ AK002 を用いた電源投入の動作に伴い、これらのスイッチを同時に用いた所定の動作が行われる場合もある。そ

50

ここで、少なくとも、錠スイッチ51と、クリアスイッチAK001と、電源スイッチAK002は、遊技場の係員などにより同時操作が可能な位置に配置されていればよい。このように、錠スイッチ51、および、クリアスイッチAK001は、電源スイッチAK002を用いた電源投入の動作に伴い、遊技場の係員などによるオンとオフの切替操作や押下操作となる各種動作を検出可能に構成されている。

【0226】

パチンコ遊技機1の背面側の下部には、各入賞口に入賞した遊技球やアウト口に進入した遊技球をパチンコ遊技機1外に排出するためのノズル（排出口）が設けられ、ノズル内には、パチンコ遊技機1内から排出される遊技球を検出する（発射された遊技球を検出する）ための排出口スイッチ70が設けられている。排出口スイッチ70からの信号は、主基板11のスイッチ回路110に取り込まれる。

10

【0227】

図9-3は、本実施例で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。演出制御コマンドは、例えば2バイト構成であり、1バイト目はMODE（コマンドの分類）を示し、2バイト目はEXT（コマンドの種類）を表す。MODEデータの先頭ビット（ビット7）は必ず「1」とされ、EXTデータの先頭ビットは「0」とされる。なお、このコマンド形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。また、この例では、制御コマンドが2つの制御信号で構成されることになるが、制御コマンドを構成する制御信号数は、1であってもよいし、3以上の複数であってもよい。

20

【0228】

コマンド8001Hは、第1特別図柄表示器4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する第1変動開始コマンドである。コマンド8002Hは、第2特別図柄表示器4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する第2変動開始コマンドである。コマンド81XXHは、特図ゲームにおける特別図柄の変動表示に対応して演出表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rで変動表示される飾り図柄などの変動パターン（変動時間）を指定する変動パターン指定コマンドである。ここで、XXHは不特定の16進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じて任意に設定される値であればよい。変動パターン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異なるEXTデータが設定される。

30

【0229】

コマンド8CXXHは、特別図柄や演出図柄などの変動表示結果を指定する変動表示結果通知コマンドである。変動表示結果通知コマンドでは、変動表示結果が「はずれ」であるか「大当たり」であるか「小当たり」であるかの決定結果（事前決定結果）や、変動表示結果が「大当たり」となる場合の大当たり種別を複数種類のいずれとするかの決定結果（大当たり種別決定結果）に応じて、異なるEXTデータが設定される。

【0230】

変動表示結果通知コマンドは、例えばコマンド8C00H～8C05Hを含んでいる。コマンド8C00Hは、変動表示結果が「はずれ」となる旨の事前決定結果を示す第1変動表示結果指定コマンドである。コマンド8C01Hは、変動表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「大当たりA」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を通知する第2変動表示結果指定コマンドである。コマンド8C02Hは、変動表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「大当たりB」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を通知する第3変動表示結果指定コマンドである。コマンド8C03Hは、変動表示結果が「大当たり」で大当たり種別が「大当たりC」となる旨の事前決定結果及び大当たり種別決定結果を通知する第4変動表示結果指定コマンドである。コマンド8C04Hは、変動表示結果が「小当たりA」となる旨の事前決定結果を通知する第5変動表示結果指定コマンドである。コマンド8C05Hは、変動表示結果が「小当たりB」となる旨の事前決定結果を通知する第6変動表示結果指定コマンドである。

40

【0231】

50

コマンド 8 F 0 0 H は、演出表示装置 5 における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R で飾り図柄の変動停止（確定）を指定する図柄確定コマンドである。コマンド 9 0 0 0 H は、パチンコ遊技機 1 における電源投入による電力供給が開始されたときに、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 での初期化に伴い、R A M 1 0 2 の記憶内容がクリアされたことを通知する R A M クリア通知コマンドである。コマンド 9 1 0 0 H は、パチンコ遊技機 1 における電源投入による電力供給が開始されたときに、設定値を変更可能にする設定変更状態の開始を指定する設定変更開始コマンドである。コマンド 9 2 0 0 H は、停電復旧時に対応する停電復旧処理の実行を指定する停電復旧指定コマンドである。コマンド 9 3 X X H は、設定変更状態の終了を指定する設定変更終了コマンドである。

10

【0232】

設定変更終了コマンドでは、例えば変更により新たに設定された設定値に対応する E X T データが設定されてもよい。この場合には、設定変更状態における変更により新たに設定された設定値または変更されずに継続して設定される設定値に応じて、異なる E X T データが設定される。設定値が 1 ～ 3 の 3 段階からなる場合に、コマンド 9 3 0 0 H は設定値が「1」に設定されていることを指定し、コマンド 9 3 0 1 H は設定値が「2」に設定されていることを指定し、コマンド 9 3 0 2 H は設定値が「3」に設定されていることを指定すればよい。あるいは、設定変更終了コマンドは、E X T データが 0 0 H であるコマンド 9 3 0 0 H のみが用意され、変更により新たに設定された設定値にかかわらず、コマンド 9 3 0 0 H により、設定変更状態の終了を指定してもよい。あるいは、設定変更終了コマンドとは異なる演出制御コマンドとして、パチンコ遊技機 1 にて設定されている設定値を指定する設定値指定コマンドが用意されてもよい。設定値指定コマンドは、設定変更終了コマンドの送信に伴い送信される場合の他にも、例えば第 1 変動開始コマンドや第 2 変動開始コマンドの送信に伴い、特図ゲームの各回における変動開始と対応して送信されてもよい。また、例えば特図ゲームにおける 1 0 回の変動開始ごとのように、所定回数の変動表示が実行されることに伴い、設定値指定コマンドが送信されてもよい。これらに代えて、あるいは、これらに加えて、当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドの送信に伴い、設定値指定コマンドが送信されてもよい。客待ちデモ指定コマンドの送信に伴い、設定値指定コマンドが送信されてもよい。

20

【0233】

コマンド 9 4 0 0 H は、パチンコ遊技機 1 における電源投入による電力供給が開始されたときに、設定値を確認可能にする設定確認状態の開始を指定する設定確認開始コマンドである。コマンド 9 4 0 1 H は、設定確認状態の終了を指定する設定確認終了コマンドである。コマンド 9 5 X X H は、パチンコ遊技機 1 における現在の遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドである。遊技状態指定コマンドでは、例えばパチンコ遊技機 1 における現在の遊技状態に応じて、異なる E X T データが設定される。具体的な一例として、コマンド 9 5 0 0 H を時短制御が行われない遊技状態（低ベース状態、通常状態）に対応した第 1 遊技状態指定コマンドとし、コマンド 9 5 0 1 H を時短制御が行われる遊技状態（高ベース状態、時短状態）に対応した第 2 遊技状態指定コマンドとする。

30

【0234】

コマンド 9 6 X X H は、パチンコ遊技機 1 においてエラー（異常）の発生および発生したエラー（異常）の種別を指定するエラー（異常）指定コマンドである。エラー（異常）指定コマンドでは、例えば、各エラー（異常）に対応する E X T データが設定されることにより、演出制御基板 1 2 側において、いずれのエラー（異常）の発生が判定されたのかを特定することができ、特定したエラー（異常）の発生が、エラー報知処理によって報知される。コマンド 9 F 0 0 H は、客待ち状態における遊技の進行停止に対応した演出画像の表示などによる客待ちデモンストレーション画面の表示（デモ画面表示）を指定する客待ちデモ指定コマンドである。

40

【0235】

コマンド A 0 X X H は、大当り遊技状態または小当り遊技状態の開始を示す演出画像の

50

表示を指定する当り開始指定コマンド（「ファンファーレコマンド」ともいう）である。コマンドA1XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態において、大入賞口が開放状態となっている期間であることを指定する大入賞口開放中指定コマンドである。コマンドA2XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態において、大入賞口が開放状態から閉鎖状態に変化した期間であることを指定する大入賞口開放後指定コマンドである。コマンドA3XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態の終了時における演出画像の表示を指定する当り終了指定コマンドである。

【0236】

当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドでは、例えば変動表示結果通知コマンドと同様のEXTデータが設定されることなどにより、事前決定結果や大当り種別決定結果に応じて異なるEXTデータが設定されてもよい。あるいは、当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドでは、事前決定結果及び大当り種別決定結果と設定されるEXTデータとの対応関係を、変動表示結果通知コマンドにおける対応関係とは異ならせるようにしてもよい。大入賞口開放中通知コマンドや大入賞口開放後通知コマンドでは、大当り遊技状態または小当り遊技状態におけるラウンドの実行回数（例えば「1」～「15」）に対応して、異なるEXTデータが設定される。

【0237】

コマンドB100Hは、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口を通過（進入）した遊技球が第1始動口スイッチ22Aにより検出されて始動入賞（第1始動入賞）が発生したことに基づき、第1特別図柄表示器4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームを実行するための第1始動条件が成立したことを通知する第1始動口入賞指定コマンドである。コマンドB200Hは、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口を通過（進入）した遊技球が第2始動口スイッチ22Bにより検出されて始動入賞（第2始動入賞）が発生したことに基づき、第2特別図柄表示器4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームを実行するための第2始動条件が成立したことを通知する第2始動口入賞指定コマンドである。

【0238】

コマンドC1XXHは、第1特図保留記憶数を通知する第1保留記憶数通知コマンドである。コマンドC2XXHは、第2特図保留記憶数を通知する第2保留記憶数通知コマンドである。第1保留記憶数通知コマンドは、例えば第1始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第1始動条件が成立したことに基づいて、第1始動口入賞指定コマンドが送信されるときに、主基板11から演出制御基板12に対して送信される。第2保留記憶数通知コマンドは、例えば第2始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第2始動条件が成立したことに基づいて、第2始動口入賞指定コマンドが送信されるときに、主基板11から演出制御基板12に対して送信される。また、第1保留記憶数通知コマンドや第2保留記憶数通知コマンドは、第1開始条件と第2開始条件のいずれかが成立したとき（保留記憶数が減少したとき）に、特図ゲームの実行が開始されることなどに対応して送信されるようにしてもよい。

【0239】

第1保留記憶数通知コマンドや第2保留記憶数通知コマンドに代えて、合計保留記憶数を通知する合計保留記憶数通知コマンドを送信するようにしてもよい。すなわち、合計保留記憶数の増加（または減少）を通知するための合計保留記憶数通知コマンドが用いられ

【0240】

コマンドD100Hは、遊技球が第3カウントスイッチを通過したことで第3カウントスイッチがオンとなったこと、すなわち、V入賞したことを通知するV入賞通知指定コマンドである。演出制御基板12では、例えば演出制御用CPU120により、V入賞通知指定コマンドを受信したことに基づいて、V入賞したことを報知するV入賞報知演出を実行する制御が行われてもよい。V入賞報知演出では、パチンコ遊技機1において設定されている設定値に応じて、異なる演出パターンに決定可能としたり、複数の演出パターンの

決定割合を異ならせてもよい。このように、V入賞報知演出の演出態様により設定値を示唆可能にしてもよい。例えばV入賞報知演出の演出態様として、「V」を示す演出画像が回転表示される場合に、その回転方向を右回りとする演出態様と、回転方向を左回りとする演出態様とが含まれていてもよい。あるいは、「V」を示す演出画像の表示色を異ならせた複数の演出態様が含まれていてもよい。そして、V入賞通知指定コマンドの送信に伴い、設定値指定コマンドが送信されてもよい。これにより、V入賞報知演出が実行される場合に、設定値に応じた演出態様を適切に決定することができる。

【0241】

図9-4は、主基板11の側においてカウントされる遊技用乱数となる乱数値を例示する説明図である。この実施例では、主基板11の側において、特図表示結果判定用の乱数値MR1の他、大当たり種別判定用の乱数値MR2、変動パターン判定用の乱数値MR3、普図表示結果判定用の乱数値MR4、MR4の初期値決定用の乱数値MR5のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。なお、遊技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。これらの乱数値MR1~MR5は、CPU103にて、異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによる更新によってカウントするようにしてもよいし、乱数回路104によって更新されてもよい。乱数回路104は、遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されるものであってもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ100とは異なる乱数回路チップとして構成されるものであってもよい。

【0242】

本実施例では各乱数値MR1~MR5をそれぞれ図5に示す範囲の値として用いる形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら各乱数値MR1~MR5の範囲は、パチンコ遊技機1に設定されている設定値に応じて異ならせてもよい。

【0243】

図9-5は、本実施例における変動パターンを示している。以下では、非リーチハズレの変動パターンを非リーチ変動パターンとも称し、リーチハズレの変動パターンをリーチ変動パターンとも称する。また、表示結果が「大当たり」となる変動パターンを大当たり変動パターンとも称し、表示結果が「小当たり」となる変動パターンを小当たり変動パターンとも称する。

【0244】

大当たり変動パターンやリーチ変動パターンには、ノーマルリーチのリーチ演出が実行されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチα、スーパーリーチβといったスーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンとがある。本実施例では、ノーマルリーチ変動パターンを1種類のみしか設けていないが、本発明はこれに限定されるものではなく、スーパーリーチと同様に、ノーマルリーチα、ノーマルリーチβ、…のように、複数のノーマルリーチ変動パターンを設けてもよい。また、スーパーリーチ変動パターンでも、スーパーリーチαやスーパーリーチβに加えてスーパーリーチγ…といった3以上のスーパーリーチ変動パターンを設けてもよい。

【0245】

ROM101には、例えば表示結果判定テーブル（設定値1）、表示結果判定テーブル（設定値2）、表示結果判定テーブル（設定値3）、大当たり種別判定テーブル（第1特別図柄用）、大当たり種別判定テーブル（第2特別図柄用）、小当たり種別判定テーブルなどが記憶される。

【0246】

本実施例のパチンコ遊技機1は、設定値に応じて大当たり及び小当たりの当選確率（出玉率）が変わる構成とされている。例えば特別図柄プロセス処理の特別図柄通常処理において、設定値に応じた表示結果判定テーブル（当選確率）を用いることにより、大当たり及び小当たりの当選確率（出玉率）が変わるようになっている。設定値は1~3の3段階からなり、1が最も出玉率が高く、1、2、3の順に値が大きくなるほど出玉率が低くなる。すなわち、設定値として1が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が高く、2、3の順に値が大きくなるほど有利度が段階的に低くなる。

【0247】

図9-6は、表示結果判定テーブルを示す説明図である。表示結果判定テーブルには、MR1と比較される当り判定値が設定されている。表示結果判定テーブルでは、変動特図指定バッファが1（第1）である、つまり、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と、変動特図指定バッファが2（第2）である、つまり、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合のそれぞれについて、大当たりとする判定値と、小当たりとする判定値が設定されている。

【0248】

図9-6（A）は、設定値1に対応する表示結果判定テーブルを示している。設定値1に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合、つまり、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合には、設定値が「2」、「3」である場合よりも高い確率（ $1/99$ ）で大当たりを選出するとともに、これら判定値のうちの一部が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、設定値が「2」、「3」である場合よりも高い確率（ $1/50$ ）で小当たりを選出するようになっている。設定値1に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/99$ ）で大当たりを選出するとともに、これら判定値のうちの半数が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率（ $100/200$ ）で小当たりを選出するようになっている。

【0249】

図9-6（B）は、設定値2に対応する表示結果判定テーブルを示している。設定値2に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、設定値が「1」である場合よりも低い確率（ $1/150$ ）で大当たりを選出するとともに、これら判定値のうちの一部が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、設定値が「1」である場合よりも低い確率（ $1/99$ ）で小当たりを選出するようになっている。設定値2に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/150$ ）で大当たりを選出するとともに、これら判定値のうちの半数が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率であり、かつ、設定値が「1」である場合と同じ確率（ $100/200$ ）で小当たりを選出するようになっている。

【0250】

図9-6（C）は、設定値3に対応する表示結果判定テーブルを示している。設定値3に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、大当たりに対応する判定値が設定されているが、小当たりに対応する判定値は設定されておらず、よって、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合には、設定値が「1」、「2」である場合よりも低い確率（ $1/200$ ）で大当たりを選出するが、小当たりは当選しない（当選確率：0）。設定値3に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/200$ ）で大当たりを選出するとともに、これら判定値のうちの半数が小当たりに対応する判定値として設定されていることで、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合よりも高い確率であり、かつ、設定値が「1」、「2」である場合と同じ確率（ $100/200$ ）で小当たりを選出するようになっている。

【0251】

CPU103は、その時点で設定されている設定値に対応する表示結果判定テーブルを参照して、MR1の値が大当りに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（大当りA～大当りC）とすることを決定する。また、MR1が小当りに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りとすることを決定する。すなわち、設定値に応じた確率で大当り及び小当りの当選を決定する。なお、「確率」は、大当りになる確率（割合）並びに小当りになる確率（割合）を示す。大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に制御するか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器4Aまたは第2特別図柄表示器4Bにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に制御するか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器4Aまたは第2特別図柄表示器4Bにおける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。このように、設定値に応じて、大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御される確率が異なるので、設定値を変更すれば、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定において、1の設定が他の設定に変更されることになる。

10

【0252】

なお、本実施例では、各表示結果判定テーブルにおいて、変動特図指定バッファが第2である場合における小当りの当選確率は全て同じとしているが、設定値1、2、3の順に小当りの当選確率が低くなるようにしてもよい。一方、変動特図指定バッファが第1である場合、設定値1、2、3の順に小当りの当選確率が低くなるようにしているが、変動特図指定バッファが第2である場合と同様に、全ての設定値で同じ当選確率としてもよい。

20

【0253】

本実施例では、CPU103は、表示結果判定テーブルを用いて大当りまたは小当りとするか否かを判定するようになっていて、大当り判定テーブルと小当り判定テーブルとを別個に設け、大当りの判定は、変動特図指定バッファによらず第1特別図柄の変動表示である場合と第2特別図柄の変動表示である場合とで共通のテーブルを用いて行うようにし、小当りの判定は、変動特図指定バッファが第1である場合と第2である場合とで別個のテーブルを用いて行うようにしてもよい。

【0254】

本実施例では、設定値3に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに変動特図指定バッファが第1である場合、大当りに対応する判定値以外の判定値が小当りに対応する判定値として設定されていない、つまり、小当りが当選しないようになっていたが、大当りに対応する判定値以外の判定値の一部を小当りに対応する判定値として設定し、小当りが当選するようにしてもよい。つまり、設定されている設定値に応じて小当り確率の割合が異なることには、小当り確率が0%であることも含まれている。

30

【0255】

なお、本実施例では、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値として1～3の計3個の設定値を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値は、2個または4個以上（例えば6個）であってもよい。また、設定値に応じた遊技者の有利度は、設定値が小さいほど遊技者にとって有利度が高くなるものに限定されず、設定値が大きいほど遊技者にとっての有利度も高くなるようにしてもよい。例えば設定値が1～6の6段階からなる場合に、1が最も出玉率が低く、1、2、3、4、5、6の順に値が大きくなるほど出玉率が高くなり、6が最も出玉率が高くなるものであってもよい。このように、設定値として1が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が低く、6が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が高くなるように、値が大きくなるほど有利度が段階的に高くなるものでもよい。

40

【0256】

図9-7は、大当り種別判定テーブルと小当り種別判定テーブルを示す説明図である。大当り種別判定テーブルは、変動表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数（MR2）に基づいて、大当りの種別を大当りA～大当りCのうちのいずれかに決定するために参照される。小当り種別判定テーブルは、変動表示結果を

50

小当り図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数（MR2）に基づいて、小当りの種別を小当りAまたは小当りBに決定するために参照される。本実施例では、小当りAの小当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチを通過した場合、すなわちV入賞大当りが発生した場合は、大当り種別が大当りDの大当り遊技が実行されるようになっている。また、小当りBの小当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチを通過した場合、すなわちV入賞大当りが発生した場合は、大当り種別が大当りEの大当り遊技が実行されるようになっている。これら大当りD及び大当りEは、始動入賞時に抽出される当り種別判定用の乱数値MR2によって決定される大当り種別ではなく、小当りAと小当りBのいずれの小当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチを通過したか否かによって決定される大当り種別である。

10

【0257】

図9-7（A）は、大当り種別判定テーブル（第1特別図柄用）を示している。大当り種別判定テーブル（第1特別図柄用）は、遊技球が第1始動入賞口に入賞したことに基づく保留記憶を用いて（すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別を決定する場合に参照される。

【0258】

図9-7（B）は、大当り種別判定テーブル（第2特別図柄用）を示している。大当り種別判定テーブル（第2特別図柄用）は、遊技球が第2始動入賞口に入賞したことに基づく保留記憶を用いて（すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別を決定する場合に参照される。

20

【0259】

図9-7（C）は、小当り種別判定テーブルを示している。小当り種別判定テーブルは、遊技球が第1始動入賞口と第2始動入賞口のうちのいずれに入賞したことに基づく保留記憶であるかにかかわらず、小当り種別を決定する場合に参照される。

【0260】

図9-8は、本実施例における大当り種別を示す説明図である。本実施例では、大当り種別として、大当り遊技状態の終了後において時短制御が実行されない大当りA及び大当りDと、大当り遊技状態の終了後において時短制御が実行される大当りB、大当りC及び大当りEが設定されている。これら大当りA～大当りEのうち、大当りCと大当りEは遊技者にとって最も有利な大当りとされ、大当りAと大当りDは遊技者にとって最も不利な大当りとされている。また、大当りEは大当りDよりも有利な大当りであるため、小当りBは小当りAよりも有利な小当りとされている。

30

【0261】

これら大当りA～大当りEのうち、大当りAは、第1大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが5回（いわゆる5ラウンド）、繰返し実行される大当りである。また、大当りAの大当り遊技状態の終了後は時短制御が実行されない。大当りBは、第1大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが10回（いわゆる10ラウンド）、繰返し実行される大当りである。また、大当りBの大当り遊技状態の終了後は20回の特図ゲームが実行されるまで、または20回の特図ゲームが実行されるまでに再度大当りが発生するまで時短制御が実行される。大当りCは、第1大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが15回（いわゆる15ラウンド）、繰返し実行される大当りである。また、大当りCの大当り遊技状態の終了後は100回の特図ゲームが実行されるまで、または100回の特図ゲームが実行されるまでに再度大当りが発生するまで時短制御が実行される。大当りDは、第2大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが4回（いわゆる4ラウンド）、繰返し実行される大当りである。また、大当りDの大当り遊技状態の終了後は時短制御が実行されない。大当りEは、第2大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが14回（いわゆる14ラウンド）、繰返し実行される大当りである。また、大当りEの大当り遊技状態の終了後は100回の特図ゲームが実行されるまで、または100回の特図ゲームが実行されるまでに再度大当りが発生するまで時短制御が実行される。

40

50

【0262】

なお、大当たりDと大当たりEは、開放対象の大入賞口を第2大入賞口としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当たりDと大当たりEの開放対象の大入賞口は、第1大入賞口であってもよい。つまり、小当たり遊技については第2大入賞口を開放し、小当たり遊技中にV入賞が発生したことに基づく大当たりDと大当たりEについては、大当たり遊技として第2大入賞口に代えて第1大入賞口を開放すればよい。

【0263】

時短状態においては、「普図当り」となる確率が上昇することで通常状態よりも小当たりが発生しやすくなる。このため、時短状態では、第2特別図柄の変動表示結果として大当たりが発生する場合と、遊技球が小当たり遊技中にV入賞することにより大当たりが発生する場合があるので、大当たり遊技状態が通常状態を介すること無く連続的に発生しやすくなり、いわゆる連チャン状態となる。

10

【0264】

大当たりBの大当たり遊技終了後の時短状態では、時短制御が実行される特図ゲーム数が20回に設定されているため、20回の特図ゲーム中に小当たりが発生し、遊技球が第3カウントスイッチを通過する割合（20回の特図ゲーム中に遊技球がV入賞して大当たりが発生する割合）は約50%に設定されている。一方、大当たりC及び大当たりEの大当たり遊技終了後の時短状態では、時短制御が実行される特図ゲーム数が100回に設定されているため、100回の特図ゲーム中に小当たりが発生し、遊技球が第3カウントスイッチを通過する割合（100回の特図ゲーム中に遊技球がV入賞して大当たりが発生する割合）はほぼ100%に設定されている。

20

【0265】

本実施例では大当たり種別として大当たりA～大当たりEの5種類が設けられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当たり種別は6種類以上設けられていてもよく、また、4種類以下が設けられていてもよい。

【0266】

大当たり種別判定テーブル（第1特別図柄用）においては、設定値が「1」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～49までが大当たりAに割り当てられており、50～149までが大当たりBに割り当てられており、150～299までが大当たりCに割り当てられている。また、設定値が「2」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～99までが大当たりAに割り当てられており、100～249までが大当たりBに割り当てられており、250～299までが大当たりCに割り当てられている。また、設定値が「3」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～149までが大当たりAに割り当てられており、150～249までが大当たりBに割り当てられており、250～299までが大当たりCに割り当てられている。このように、第1特別図柄の特図ゲームにおいて大当たりが発生した場合に、大当たり遊技終了に時短制御が実行される大当たりBまたは大当たりCを決定する割合が設定値1、2、3の順に低くなるようにしている。

30

【0267】

大当たり種別判定テーブル（第2特別図柄用）においては、設定値が「1」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～29までが大当たりAに割り当てられており、30～99までが大当たりBに割り当てられており、100～299までが大当たりCに割り当てられている。また、設定値が「2」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～69までが大当たりAに割り当てられており、70～269までが大当たりBに割り当てられており、270～299までが大当たりCに割り当てられている。また、設定値が「3」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～199までが大当たりAに割り当てられており、200～269までが大当たりBに割り当てられており、270～299までが大当たりCに割り当てられている。このように、第2特別図柄の特図ゲームにおいて大当たりが発生した場合に、大当たり遊技終了に時短制御が実行される大当たりB、Cを決定する割合が、第1特別図柄の特図ゲームにおいて大当たりが発生した場合よりも高く、かつ、設定値1、2、3の順に低くなるようになっている。

40

50

【0268】

本実施例においては、設定されている設定値が1である場合は、大当り種別を大当りCに決定する割合が最も高く、次いで、大当りBに決定する割合が高く、大当りAに決定する割合が最も低い（設定値1における大当り種別決定割合：大当りC＞大当りB＞大当りA）。また、設定されている設定値が2である場合は、大当り種別を大当りBに決定割合が最も高く、次いで、大当りAに決定する割合が高く、大当りCに決定する割合が最も低い（設定値2における大当り種別決定割合：大当りB＞大当りA＞大当りC）。さらに、設定されている設定値が3である場合は、大当り種別を大当りAに決定する割合が最も高く、次いで、大当りBに決定する割合が高く、大当りCに決定する割合が最も低くなっている（設定値3における大当り種別決定割合：大当りA＞大当りB＞大当りC）。 10

【0269】

なお、設定されている設定値によっては、大当りA、大当りB、大当りCのうち、決定されていない大当り種別が1つまたは複数あってもよい。つまり、設定されている設定値に応じて大当り種別の決定割合が異なることには、いずれかの当り種別を決定しないこと（決定割合が0%である）や、特定の当り種別を100%の割合で決定すること含まれている。

【0270】

小当り種別判定テーブルにおいては、設定値が「1」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～99までが小当りAに割り当てられており、100～299までが小当りBに割り当てられている。また、設定値が「2」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～149までが小当りAに割り当てられており、150～299までが小当りBに割り当てられている。また、設定値が「3」である場合、MR2の判定値の範囲0～299のうち、0～199までが小当りAに割り当てられており、200～299までが小当りBに割り当てられている。このように、小当り遊技中にV入賞大当りが発生した場合は、大当り遊技終了後に時短制御が実行される特図ゲームの回数が100回である大当りEを決定する割合が、20回である大当りDを決定する割合よりも高く、かつ、設定値1，2，3の順に低くなるようになっている。 20

【0271】

本実施例においては、設定されている設定値が1である場合は、小当り種別として小当りBが小当りAよりも高い割合で決定されることにより、小当り遊技中にV入賞が発生することに基づいて大当り種別が大当りEに決定される割合が大当りDに決定される割合よりも高くなっている（設定値1におけるV入賞による大当り種別決定割合：大当りE＞大当りD）。また、設定されている設定値が2である場合は、小当り種別として小当りAと小当りBとが同一の割合にて決定されることにより、小当り遊技中にV入賞が発生することに基づいて大当り種別が大当りDに決定される割合と大当りEに決定される割合が等しくなっている（設定値2におけるV入賞による大当り種別決定割合：大当りE＝大当りD）。さらに、設定されている設定値が3である場合は、小当り種別として小当りAが小当りBよりも高い割合で決定されることにより、小当り遊技中にV入賞が発生することに基づいて大当り種別が大当りDに決定される割合が大当りEに決定される割合よりも高くなっている（設定値1におけるV入賞による大当り種別決定割合：大当りD＞大当りE）。 30 40

【0272】

このように、本実施例では、設定されている設定値に応じて変動表示結果が大当りとなった場合の大当り種別の決定割合や、V入賞が発生した場合の大当り種別の決定割合が異なっている、つまり、設定されている設定値に応じて制御される小当り遊技状態の種類が変化するとともに、V入賞が発生した場合に制御される大当り遊技状態の種類が変化することがあるので、遊技興趣を向上できるようになっている。

【0273】

なお、設定されている設定値によっては、小当りA、小当りBのうち、決定されない小当り種別があってもよい。つまり、設定されている設定値に応じて小当り種別の決定割合が異なることには、いずれかの一方小当り種別を決定しないこと（決定割合が0%である 50

）、すなわち、他方の小当り種別を100%の割合で決定することも含まれている。また、小当り種別の決定割合は、変動特図が第1特図であるか第2特図であるかに応じて異なってもよい。小当り種別を変動特図に応じて異なる割合で決定する場合は、変動特図によっては、小当りA、小当りBのうち、決定されない小当り種別があってもよい。つまり、小当り種別を変動特図に応じて異なる割合で決定することには、いずれか一方の小当り種別を決定しないこと（決定割合が0%である）、すなわち、他方の小当り種別を100%の割合で決定することも含まれている。大当り種別と小当り種別の少なくともどちらか一方は、特図表示結果判定用の乱数値であるMR1と用いて決定してもよい。パチンコ遊技機1に設定される設定値が大きいほど遊技者にとって有利となるようにしてもよい。設定されている設定値に応じて大当り種別や小当り種別の決定割合が異なるものに限定されず、全ての設定値で同じ決定割合により、大当り種別や小当り種別が決定されてもよい。

10

【0274】

パチンコ遊技機1に設定される設定値にかかわらず遊技性自体は変化しないものに限定されず、パチンコ遊技機1に設定される設定値に応じて遊技性が変化するようにしてもよい。例えば、パチンコ遊技機1に設定される設定値が1である場合は、通常状態での大当り確率が1/320、確変状態が65%の割合でループする遊技性（いわゆる確変ループタイプ）とし、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が2である場合は、通常状態での大当り確率が1/200、大当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチを通過することに基づいて大当り遊技終了後の遊技状態を確変状態に制御する一方で、変動特図に応じて大当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチを通過する割合が異なる遊技性（いわゆるV確変タイプ）とし、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が3である場合は、大当り確率が1/320かつ小当り確率が1/50であり、高ベース中（時短制御中）に遊技球が第3カウントスイッチを通過することに基づいて大当り遊技状態に制御する遊技性（いわゆる1種2種混合タイプ）としてもよい。さらに、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が1～3と遊技性が同一であるが、これら設定値が1～3のいずれかである場合よりも大当り確率や小当り確率が高い一方で大当り遊技中に獲得可能な賞球数が少ない設定（例えば、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が4である場合）を設けてもよい。設定値に応じて遊技性を変化させる場合は、共通のスイッチを異なる用途に使用してもよい。具体的には、設定値が1や4の場合は、第3カウントスイッチを演出用スイッチ（遊技球が第3カウントスイッチを通過する毎に所定の演出を実行するためのスイッチ）として使用し、設定値が2や3の場合は、第3カウントスイッチを遊技用スイッチ（遊技球が第3カウントスイッチを通過したことに基づいて遊技状態を確変状態や大当り遊技状態に制御するためのスイッチ）として使用してもよい。

20

30

【0275】

ROM101には、変動パターン判定用の乱数値MR3に基づいて変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルが記憶されている。変動パターン判定テーブルは、事前決定結果に応じて複数種類のうちのいずれかの変動パターンに決定するために用いられる。変動パターン判定テーブルとしては、変動表示結果を「大当り」にすることが事前決定されたときに使用される大当り用変動パターン判定テーブルと、変動表示結果を「小当り」にすることが事前決定されたときに使用される大当り用変動パターン判定テーブルと、変動表示結果を「はずれ」にすることが事前決定されたときに使用されるはずれ用変動パターン判定テーブルとが予め用意されている。

40

【0276】

図9-9は、大当り用変動パターン判定テーブルと小当り用変動パターン判定テーブルを示す説明図である。大当り用変動パターン判定テーブルは、変動表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、変動パターン判定用の乱数値MR3に基づいて変動パターンを決定するために参照される。小当り用変動パターン判定テーブルは、変動表示結果を小当り図柄にする旨の判定がなされたときに、変動パターン判定用の乱数値MR3に基づいて変動パターンを決定するために参照される。

50

【0277】

図9-9(A)は、大当り用変動パターン判定テーブル(大当りA用)を示している。大当り用変動パターン判定テーブル(大当りA用)は、大当り種別が大当りAである場合に参照される。大当り用変動パターン判定テーブル(大当りA用)においては、設定値が「1」である場合、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~300までがノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)に割り当てられており、301~800までがスーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)に割り当てられており、801~997までがスーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)に割り当てられている。また、設定値が「2」である場合、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~350までがノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)に割り当てられており、351~825までがスーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)に割り当てられており、826~997までがスーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)に割り当てられている。また、設定値が「3」である場合、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~400までがノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)に割り当てられており、401~850までがスーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)に割り当てられており、851~997までがスーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)に割り当てられている。

10

【0278】

図9-9(B)は、大当り用変動パターン判定テーブル(大当りB、大当りC用)を示している。大当り用変動パターン判定テーブル(大当りB、大当りC用)は、大当り種別が大当りBまたは大当りCの場合に参照される。大当り用変動パターン判定テーブル(大当りB、大当りC用)においては、設定値が「1」である場合、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~100までがノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)に割り当てられており、101~350までがスーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)に割り当てられており、351~997までがスーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)に割り当てられている。また、設定値が「2」である場合、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~150までがノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)に割り当てられており、151~450までがスーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)に割り当てられており、451~997までがスーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)に割り当てられている。また、設定値が「3」である場合、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~200までがノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)に割り当てられており、201~550までがスーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)に割り当てられており、551~997までがスーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)に割り当てられている。

20

30

【0279】

大当り用変動パターン判定テーブル(大当りA用)と大当り用変動パターン判定テーブル(大当りB、大当りC用)には、ノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1-1)、スーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)、スーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)の各変動パターンに対して、変動パターン判定用の乱数値MR3がとりうる範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。特図ゲームにおいて大当りAが当選した場合に、スーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)を決定する割合が、スーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)を決定する割合よりも高く、かつ、設定値1, 2, 3の順に低くなるようになっている。また、特図ゲームにおいて大当りBまたは大当りCが当選した場合に、スーパーリーチβ大当りの変動パターン(PB1-3)を決定する割合が、スーパーリーチα大当りの変動パターン(PB1-2)を決定する割合よりも高く、かつ、設定値1, 2, 3の順に低くなるようになっている。本実施例では、大当りの種別が「大当りB」または「大当りC」である場合にはスーパーリーチβが決定され易く、大当りの種別が「大当りA」である場合には、スーパーリーチαが決定され易いように、判定値が割り当てられていることで、スーパー

40

50

ーチβの変動パターンが実行されたときには、「大当たりB」または「大当たりC」となるのではないかという遊技者の期待感を高めることができる。

【0280】

図9-9(C)は、小当り用変動パターン判定テーブルを示している。小当り用変動パターン判定テーブルにおいては、設定値が「1」、「2」、「3」のいずれである場合でも、MR3の判定値の範囲0~997のうち、0~997までが小当りの変動パターン(PC1-1)に割り当てられている。小当り用変動パターン判定テーブルにおいては、小当りの変動パターン(PC1-1)の変動パターンに対して、変動パターン判定用の乱数値MR3がとりうる範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。なお、本実施における小当りの変動パターンとしてはPC1-1のみが設けられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、小当りの変動パターンとしては2以上の変動パターンを設け、設定値「1」、「2」、「3」で小当りの変動パターンを複数の変動パターンから異なる割合で決定してもよい。

10

【0281】

図9-10は、はずれ用変動パターン判定テーブルを示す説明図である。はずれ用変動パターン判定テーブルは、変動表示図柄をはずれ図柄にする旨の判定がなされたときに、変動パターン判定用の乱数値MR3に基づいて変動パターンを決定するために参照される。

【0282】

図9-10(A)は、はずれ用変動パターン判定テーブルAを示している。はずれ用変動パターン判定テーブルAは、遊技状態が時短制御の実施されていない低ベース状態において保留記憶数が1個以下である場合に参照される。はずれ用変動パターン判定テーブルAにおいては、短縮なしの非リーチはずれの変動パターン(PA1-1)、ノーマルリーチはずれの変動パターン(PA2-1)、スーパーリーチαはずれの変動パターン(PA2-2)、スーパーリーチβはずれの変動パターン(PA2-3)に対して変動パターン判定用の乱数値MR3がとりうる範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。

20

【0283】

図9-10(B)は、はずれ用変動パターン判定テーブルBを示している。はずれ用変動パターン判定テーブルBは、低ベース状態において合計保留記憶数が2~4個である場合に参照される。はずれ用変動パターン判定テーブルBにおいては、合計保留記憶数が2~4個に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン(PA1-2)、ノーマルリーチはずれの変動パターン(PA2-1)、スーパーリーチαはずれの変動パターン(PA2-2)、スーパーリーチβはずれの変動パターン(PA2-3)に対して変動パターン判定用の乱数値MR3がとりうる範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。

30

【0284】

図9-10(C)は、はずれ用変動パターン判定テーブルCを示している。はずれ用変動パターン判定テーブルCは、低ベース状態において合計保留記憶数が5~8個である場合に参照される。はずれ用変動パターン判定テーブルCにおいては、合計保留記憶数が5~8個に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン(PA1-3)、ノーマルリーチはずれの変動パターン(PA2-1)、スーパーリーチαはずれの変動パターン(PA2-2)、スーパーリーチβはずれの変動パターン(PA2-3)に対して変動パターン判定用の乱数値MR3がとりうる範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。

40

【0285】

図9-10(D)は、はずれ用変動パターン判定テーブルDを示している。はずれ用変動パターン判定テーブルDは、遊技状態が時短制御の実施されている高ベース状態である場合に参照される。はずれ用変動パターン判定テーブルDにおいては、時短制御中に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン(PA1-4)、ノーマルリーチはずれの変動

50

パターン（PA2-1）、スーパーリーチαはずれの変動パターン（PA2-2）、スーパーリーチβはずれの変動パターン（PA2-3）に対して変動パターン判定用の乱数値MR3がとりうる範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。

【0286】

はずれ用変動パターン判定テーブルA～Dを用いる場合、非リーチ変動パターンまたはノーマルリーチ変動パターンを決定する割合が、スーパーリーチ変動パターンを決定するよりも高く、かつ、設定値1、2、3の順に低くなるようになっている。また、はずれ用変動パターン判定テーブルA～Dを用いる場合は、変動パターン判定テーブルにかかわらず判定値のうち701～900までがスーパーリーチαはずれの変動パターン、901～997までがスーパーリーチβはずれの変動パターンにそれぞれ割り当てられている、つまり、変動表示結果がはずれである場合は、設定されている設定値にかかわらずスーパーリーチの変動パターンを共通の決定割合で決定するので、スーパーリーチの変動パターンによる変動表示が実行されないことにより演出効果が低下してしまうことを防ぐことができる。

【0287】

なお、「共通の決定割合」とは、異なる設定値にて決定割合が完全に同一であるもの（本実施例）の他、異なる設定値にて決定割合が同一であるもの（例えば、設定値1～設定値3間において、スーパーリーチの変動パターンの決定割合が1%程度異なるもの）を含んでいる。変動表示結果がはずれである場合は、設定されている設定値にかかわらずスーパーリーチの変動パターンの決定割合が同一である形態に限定されるものではなく、変動表示結果がはずれである場合は、設定されている設定値にかかわらず非リーチ、ノーマルリーチ、スーパーリーチの全ての変動パターンの決定割合が同一であってもよいし、また、非リーチ、ノーマルリーチのいずれかの変動パターンの決定割合のみが同一であってもよい。変動表示結果がはずれである場合は、設定されている設定値にかかわらずスーパーリーチαはずれの変動パターンの決定割合とスーパーリーチβはずれの変動パターンの決定割合の両方が設定されている設定値にかかわらず同一である形態に限定されるものではなく、変動表示結果がはずれである場合は、スーパーリーチαはずれの変動パターンの決定割合とスーパーリーチβはずれの変動パターンの決定割合のどちらか一方のみの決定割合が設定されている設定値にかかわらず同一であってもよい。変動表示結果がはずれである場合は、設定されている設定値にかかわらずスーパーリーチαはずれの変動パターンの決定割合とスーパーリーチβはずれの変動パターンの決定割合の両方が設定されている設定値にかかわらず同一である形態に限定されるものではなく、変動表示結果が大当たりである場合においても、設定されている設定値にかかわらずスーパーリーチ大当たりの変動パターンの決定割合が設定されている設定値にかかわらず同一であってもよい。変動表示結果がはずれである場合は、設定されている設定値に応じて非リーチやノーマルリーチの変動パターンの決定割合が異なる形態に限定されるものではなく、設定されている設定値によっては、非リーチの変動パターンとノーマルリーチの変動パターンのうち、決定されない変動パターンが1つまたは複数であってもよい。設定されている設定値に応じて変動パターンの決定割合が異なることには、いずれかの変動パターンを決定しないこと（決定割合が0%であること）や、特定の変動パターンを100%の割合で決定することも含まれている。合算保留記憶数に応じて異なるはずれ用変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定する形態に限定されるものではなく、変動対象の特別図柄における保留記憶数（例えば、第1特別図柄の変動表示を実行する場合は第1特別図柄の保留記憶数、第2特別図柄の変動表示を実行する場合は第2特別図柄の保留記憶数）に応じて異なるはずれ用変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定してもよい。

【0288】

各はずれ用変動パターン判定テーブルにおいては、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が1～3のいずれの数値であっても、スーパーリーチはずれの変動パターン（PA2-2及びPA2-3）に割り当てられている乱数値の範囲が同一となっている。しかしながら、大当たり確率及びはずれ確率は、パチンコ遊技機1に設定されている設定値に応じ

て異なっているので、実際に変動表示がスーパーリーチはずれの変動パターンにて実行される割合（スーパーリーチはずれの変動パターンの出現率）は、パチンコ遊技機１に設定されている設定値に応じて異なっている。なお、パチンコ遊技機１に設定されている設定値に応じて変動表示がスーパーリーチはずれの変動パターンにて実行される割合が異なる形態に限定されるものではなく、各設定値毎の大当たり確率及びはずれ確率を考慮し、パチンコ遊技機１に設定されている設定値にかかわらず同一の割合で変動表示がスーパーリーチはずれの変動パターンにて実行されるようにしてもよい。

【０２８９】

図９－１１は、遊技制御用データ保持エリア１５０を示している。遊技制御用データ保持エリア１５０は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２に設けられ、パチンコ遊技機１における遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域となる。遊技制御用データ保持エリア１５０は、第１特図保留記憶部１５１Ａと、第２特図保留記憶部１５１Ｂと、普図保留記憶部１５１Ｃと、遊技制御フラグ設定部１５２と、遊技制御タイマ設定部１５３と、遊技制御カウンタ設定部１５４と、遊技制御バッファ設定部１５５とを備えている。

【０２９０】

第１特図保留記憶部１５１Ａは、第１特別図柄表示器４Ａにおける第１特図の可変表示に関する保留データを記憶する。一例として、第１特図保留記憶部１５１Ａは、第１始動入賞口への入賞順（遊技球の検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）による第１始動条件の成立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された変動表示結果判定用の乱数値ＭＲ１や大当たり種別判定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを保留データとして、その記憶数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。第１始動条件は、入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞が発生することにより成立する。第１特図保留記憶部１５１Ａに記憶された保留データは、第１特図を用いた特図ゲームの実行が未だ開始されずに保留されていることを示し、この特図ゲームにおける変動表示結果（特図表示結果）に基づき大当たりとなるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。

【０２９１】

第２特図保留記憶部１５１Ｂは、第２特別図柄表示器４Ｂにおける第２特図の可変表示に関する保留データを記憶する。一例として、第２特図保留記憶部１５１Ｂは、第２始動入賞口への入賞順（遊技球の検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）による第２始動条件の成立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された変動表示結果判定用の乱数値ＭＲ１や大当たり種別判定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを保留データとして、その記憶数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。第２始動条件は、可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞が発生することにより成立する。第２特図保留記憶部１５１Ｂに記憶された保留データは、第２特図を用いた特図ゲームの実行が未だ開始されずに保留されていることを示し、この特図ゲームにおける変動表示結果（特図表示結果）に基づき大当たりとなるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。

【０２９２】

なお、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる第１始動条件の成立に基づく保留情報（第１保留情報）と、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる第２始動入賞の成立に基づく保留情報（第２保留情報）とを、共通の保留記憶部にて保留番号と対応付けて記憶するようにしてもよい。この場合には、第１始動入賞口と第２始動入賞口のいずれを遊技球が通過（進入）したかを示す始動口データを保留情報に含め、保留番号と対応付けて記憶させればよい。

【０２９３】

普図保留記憶部１５１Ｃは、通過ゲート４１を通過した遊技球がゲートスイッチ２１に

10

20

30

40

50

よって検出されたにもかかわらず、未だ普通図柄表示器 20 により開始されていない普図ゲームの保留情報を記憶する。例えば、普図保留記憶部 151C は、遊技球が通過ゲート 41 を通過した順に保留番号と対応付けて、その遊技球の通過に基づいて CPU 103 により乱数回路 104 等から抽出された普図表示結果判定用の乱数値 MR 4 を示す数値データなどを保留データとして、その数が所定の上限値（例えば「4」）に達するまで記憶する。

【0294】

遊技制御フラグ設定部 152 には、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行状況などに応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定部 152 には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。遊技制御タイマ設定部 153 には、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行を制御するために用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部 153 には、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。遊技制御カウンタ設定部 154 には、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行を制御するために用いられるカウンタ値を計数するための複数種類のカウンタが設けられている。例えば、遊技制御カウンタ設定部 154 には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウンタ値を示すデータが記憶される。ここで、遊技制御カウンタ設定部 154 には、遊技用乱数の一部または全部を CPU 103 がソフトウェアにより更新可能にカウンタするためのランダムカウンタが設けられてもよい。遊技制御バッファ設定部 155 には、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行を制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、遊技制御バッファ設定部 155 には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶される。

【0295】

遊技制御カウンタ設定部 154 のランダムカウンタには、乱数回路 104 で生成されない乱数値、例えば、乱数値 MR 1 ～ MR 4 を示す数値データが、ランダムカウンタ値として記憶され、CPU 103 によるソフトウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数値データが更新される。CPU 103 がランダムカウンタ値を更新するために実行するソフトウェアは、ランダムカウンタ値を乱数回路 104 における数値データの更新動作とは別個に更新するためのものであってもよいし、乱数回路 104 から抽出された数値データの全部又は一部にスクランブル処理や演算処理といった所定の処理を施すことによりランダムカウンタ値を更新するためのものであってもよい。

【0296】

本実施例の主基板 11 における遊技球の集計および役物比率等の表示について説明する。主基板 11 には、遊技の入賞に関する情報、例えば、第 1 始動入賞口（ヘソ）への入賞による賞球数、第 2 始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数、第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数、賞球合計数が入力、発射球数が集計され、表示モニタ 29 は、賞球合計数のうち第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数が占める割合である連比（％）、賞球合計数のうち第 2 始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数と第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数が占める割合である役比（％）、打ち出した遊技球数に対する賞球合計数が占める割合であるベース（％）を表示するようになっている。連比とは、賞球合計数のうち第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数（下記の連続役物獲得球数）が占める割合である。役比とは、賞球合計数のうち第 2 始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数と第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数（下記の役物獲得球数）が占める割合である。ベースとは、賞球合計数に対する打ち出した遊技球数が占める割合である。賞球合計数（下記の総獲得球数）は、第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数と、第 2 始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数と、第 1 大入賞口および第 2 大入賞口（アタッカー）及び第 2 始動入賞口（電チュー）以外の入賞口（第 1 始動入賞口、一般入賞口）へ

の入賞による賞球数と、の総和である。なお、第1大入賞口および第2大入賞口（アタッカー）及び第2始動入賞口（電チュー）は、可変役物であり、遊技球の通過可能幅が変動することで、遊技球の入賞想定割合が変動する役物である。また、第1大入賞口および第2大入賞口（アタッカー）及び第2始動入賞口（電チュー）以外の入賞口（第1始動入賞口、一般入賞口）は、固定役物であり、遊技球の通過可能幅が固定されており、遊技球の入賞想定割合は一定の役物である。

【0297】

遊技の入賞に関する情報の集計、計算方法としては、連比と役比については、6000個の賞球数における第1始動入賞口（ヘソ）及び一般入賞口（ソデ）への入賞による賞球数（一般賞球数）、第2始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数である普通電役賞球数（電チュー賞球数）、第1大入賞口および第2大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数である特別電役賞球数（アタッカー賞球数）を集計する。その集計を1セットとし、10セット分、すなわち60000個分の連比（%）、役比（%）を算出する。なお、集計する第1始動入賞口（ヘソ）及び一般入賞口（ソデ）への入賞による賞球数（一般賞球数）、普通電役賞球数（電チュー賞球数）、特別電役賞球数（アタッカー賞球数）は、設定値毎に設けられたリングバッファに記録されるようになっており、少なくとも11セット分の記録容量があり、1セット毎に更新するようになっている。つまり、6000個の11セット分の記憶を相当数量（例えば、数バイト分）記憶しており、それらの累計の連比（%）、役比（%）を算出することができる。また、ベースについては、60000個の賞球数に対する打ち出した遊技球数を集計する。その集計を1セットとし、打ち出した遊技球数に対する60000個の賞球の占める割合（ベース（%））を算出する。

【0298】

表示モニタ29は、6000個分の連比（%）、役比（%）、及び累計の連比（%）、役比（%）及び前回の賞球60000個に基づいて算出されたベース（ベース1（%））、直前の賞球60000個に基づいて算出されたベース（ベース2（%））を所定時間（例えば、5秒）毎に切り替えて表示することができる。すなわち、一つの表示手段で6つの表示を切り替えて表示するようになっている。この場合、全て表示を行うのに30秒要するが、遊技が進行することで集計される第1始動入賞口（ヘソ）への入賞による賞球数、第2始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数、第1大入賞口および第2大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数が変化することになる。とすると、例えば、6000個分の連比（%）を表示した後に入賞した賞球数を、その後に表示される60000個分の役比（%）に反映してしまうと、6000個分の連比（%）と60000個分の役比（%）とで食い違いが生じてしまうおそれがある。そこで、第1始動入賞口（ヘソ）への入賞による賞球数、第2始動入賞口（電チュー）の入賞による賞球数、第1大入賞口および第2大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数、賞球合計数が入力、集計は、切替表示における所定のタイミング（例えば、6000個分の連比（%）の表示タイミングなど）で行うようにすれば、このような食い違いを防ぐことができる。

【0299】

なお、本実施例における遊技の入賞に関する情報が記憶される記憶領域は、設定値毎に設けられており、一般入賞賞球や第1始動口賞球、普通電役賞球、特別電役賞球、賞球合計、打込合計は、設定されている設定値に応じた記憶領域（リングバッファ）に記憶されるようになっている。このため、本実施例の連比、役比、ベースは、設定値ごとに個別に算出可能となっている。

【0300】

以下に計算方法の一例として、賞球合計数が60000個であり、第2始動入賞口（電チュー）への入賞による賞球数と第1大入賞口および第2大入賞口（アタッカー）への入賞による賞球数との合計である役物獲得球数が42000個である場合の役物比率（役比（%））の計算方法を説明する。なお、以下の説明において、総獲得球数とは、パチンコ遊技機1から払い出された遊技媒体（賞球）の総累計数をいう。また、役物獲得球数とは、アタッカー及び電チューに遊技媒体が入賞することによって払い出された遊技媒体の累

計数をいう。また、連続役物獲得球数とは、アタッカーに遊技媒体が入賞することによって払い出された遊技媒体の累計数をいう。打込合計とは、賞球数が60000個に達するまでにパチンコ遊技機1に打ち込まれた遊技媒体の累計数をいう。このため、連比は、下記(1)式で求めることができる。また、役比は、下記(2)式で求めることができる。また、ベースは下記(3)式で求めることができる。

【0301】

連比＝〔連続役物獲得球数／総獲得数〕×100・・・(1)

【0302】

役比＝〔(連続役物獲得球数＋役物獲得球数)／総獲得数〕×100・・・(2)

【0303】

ベース＝〔60000(賞球合計数)／打込合計〕×100・・・(3)

【0304】

賞球合計数が60000個であり、役物獲得球数が42000個である場合の役物比率は、42000を60000で除算することにより0.70(小数点以下3桁切り捨て)として求められる。しかしながら、パチンコ遊技機1に用いられるマイクロコンピュータは小数点以下の演算を行うことができないため、以下の手法での演算が必要となる。

【0305】

まず、第1の演算方法を説明する。第1の演算方法において、まず、役物獲得球数を100倍して420000とする。そしてこの420000を60000で除算する。これにより商として70が求められる。ここで求められた70より役物比率が70%として求められる。つまり、被除数を100倍することにより、小数点以下2桁までの演算結果を求められるようにしている。ここで、小数点以下3桁までの演算結果を求める場合1000倍すればよい。

【0306】

次に、第2の演算方法を説明する。第2の演算方法において、まず、賞球合計数を100で除算して600とする。そしてこの600で42000を除算する。これにより商として70が求められる。ここで求められた70より役物比率が70%として求められる。つまり、除数を100で除算することにより、小数点以下2桁までの演算結果を求められるようにしている。ここで、小数点以下3桁までの演算結果を求める場合1000で除算すればよい。

【0307】

上記した例で賞球合計数は60000個であるが、長い期間の役物比率を算出するために、賞球合計数を格納するための領域として3バイトの領域が設けられている。つまり本例では3バイトの格納領域に00EA60hとして格納される。また、同様に役物獲得球数も3バイトの格納領域に00A410hが格納される。パチンコ遊技機1に用いられるマイクロコンピュータは最大2バイトの値同士の演算しか行うことができない。したがって、演算を容易にするために、下位1バイトについて切り捨てを行ってもよい。

【0308】

上記第2の演算方法を簡略化して行う第3の演算方法を説明する。第3の演算方法ではパチンコ遊技機1に用いられるマイクロコンピュータでの演算が容易になるように、賞球合計数の00EA60hに対し、下位1バイトの60hを切り捨て、賞球合計数を00EAh、つまり10進数表記で234を算出する。同じく、役物獲得球数の00A410hに対し、下位1バイトの10hを切り捨て、役物獲得球数を00A4h、つまり10進数表記で164を算出する。そして、上記第2の演算方法と同様に、賞球合計数を100で除算(273/100)して2を算出する。そして、この2で156を除算して、商として78が求められる。ここで求められた78より役物比率が78%として求められる。第3の演算方法ではパチンコ遊技機1で用いられるマイクロコンピュータでの演算が容易になる一方、+12%の誤差が生じる。ただし、賞球合計数および役物獲得球数がともに10倍の場合の誤差は+1%となる。つまり、役物比率を算出するための期間が長くなることにより誤差は縮小され、本来の数値に近似する。

【0309】

役比(%)の計算は、例として総獲得球数を34321個、役物獲得球数を19876個とすると、19876個に対して34321個を除数として除算し、割合を計算する。 $19876 / 34321 = 0.57912 \dots$ となり約57.9%の役比(%)であることが算出される。遊技制御用マイクロコンピュータ100において演算を行う場合には小数点での計算を避けなければならないため、以下のような計算式に置き換える。 $19876 / 34321$ の除算において分母の34321を100で除算し、小数点を切り捨て、 $19876 / 343 = 57.9475 \dots$ となる。小数点以下は切り捨てられるため57%の役比(%)であることが算出され、表示モニタ29に表示されることとなり、この例の場合には正確な計算によって算出した値とは表示上では誤差がないものとなる。

10

【0310】

16ビットにおける最小値は32768(最上位ビットの値以外が0)で誤差が最大となる値は総獲得球数および役物獲得球数がそれぞれ32799であるときである。これを上記の方法で計算すると、 $32799 / 32799 = 100\%$ 、遊技制御用マイクロコンピュータ100での計算に置き換えると $32799 / 327 = 100.3\%$ で+0.3%の誤差となる。小数点を切り捨てて計算を行った場合に、例えば、正確な値が69.9%、遊技制御用マイクロコンピュータの計算による値が70.1%となった場合に69%→70%で表示上1%の誤差が表示されることが考えられるが、1%の誤差という表示上においても非常に小さい誤差で役比(%) (又は連比(%))が表示できる。

20

【0311】

また、上記の計算方法を用いる場合に、総獲得球数を100で除算するため、総獲得球数が100未満の場合には計算を行うことができない。さらに、32768未満である場合にも徐々に誤差が大きくなる。10000未満である場合には誤差が1%を超え、さらに大きな誤差となる場合がある。つまり、総獲得球数が少ないほど誤差が大きくなってしまふ。このため特定の数以上の総獲得球数(例えば16ビットの最小値である32768)をカウンタによって集計するまでは、表示モニタに役比(%)、連比(%)の表示を行わなかったり、表示を行ったとしても誤差が大きい可能性があることを専用のLEDの発光や、報知音を出力したり、表示された値を点滅表示させるなどして報知してもよい。

【0312】

遊技の入賞に関する情報が記憶される記憶領域は、クリアスイッチAK001などが操作された場合に初期化は行われず、継続して記憶されてもよい。この記憶領域は、リングバッファを含み、最大2バイトのカウンタを10個備えるリングバッファに記憶された遊技の入賞に関する情報を合計した10セット合計バッファや賞球合計数バッファなどを構成してもよい。なお、記憶された値のチェックサムを算出し、異常が検出された場合に初期化を行ったり、記憶された賞球合計数の値よりも役物獲得球数の値が大きかったり、役物獲得球数の値よりも連続役物獲得球数の値が大きかったりした場合など、状況として起こりえない事象が検知された場合などには遊技の入賞に関する情報が記憶される記憶領域の初期化処理を行ってもよい。また、初期化処理を行うことなく、エラー表示や警告表示などを行ってもよいし、エラー表示や警告表示を行うとともに、あるいは行った後に初期化処理を行ってもよい。

30

40

【0313】

なお、連比や役比の算出などに障害が生じた場合といった、連比や役比の算出をやり直さざるを得ない状態に陥った時に、クリアスイッチAK001とは異なる表示モニタクリア用スイッチを操作することにより、RAM102あるいはフラッシュメモリといった不揮発性の記憶装置に記憶された連比や役比に用いるデータがクリアされてもよい。表示モニタクリア用スイッチは、遊技盤2の裏側面において、例えば電源基板17の所定位置といった、遊技場の係員等が容易に操作できない位置に配置されていればよい。表示モニタクリア用スイッチを操作すると、クリア信号とは異なる表示モニタクリア信号が主基板11に送信される。

【0314】

50

基板ケース201は、透光性を有する材質で形成されており、主基板11、及び表示モニタ29が視認可能になっている。基板ケース201には主基板11に接続される配線コネクタが挿通する図示しない孔部と、主基板11の電気部品の熱を放出するための放熱孔とが形成されている。主基板11に設けられた表示モニタ29は、放熱孔が真正面にはない位置に配置されている。このため放熱孔によって表示モニタ29の視認性が遮られないようにされている。なお、ここでの「真正面」とは、主基板11を視点としての真正面を意味し、主基板11を視認しようとする遊技場の係員等と主基板11との間を意味する。

【0315】

表示モニタ29は役比(%)と、連比(%)と、ベース(%)を7セグメント上に表示するものであり、それぞれの値を所定期間毎(例えば5秒毎)に切り替えて表示する。この場合に、例えば役比(%)を5秒間表示している間に、電チューやアタッカーへ新たに遊技媒体が入賞するという事象が発生し、それに従い計算した値を5秒後に連比(%)の値として表示してしまうと、役比(%)と連役(%)との値が乖離してしまう虞がある。このため、役比(%)と連比(%)は同一割込み内で計算し算出された値を順次表示していくことが好ましい。7セグメントに表示可能な数値を2ケタとした場合(例えば7セグメントが2つ設けられている場合)に100%を100として表示ができなくなる。この場合には100の代わりに99を表示するようにしてもよい。表示モニタ29では、下位2桁に数値を表示可能としているが、この場合でも、上位2桁を使用することなく、数値を表示してもよい。あるいは、特定の条件の下で、上位2桁の一部に数値を表示してもよい。なお、アタッカーと電チューのそれぞれに設けられたセンサによって遊技媒体が入賞したことを検出し、その検出結果に基づいてそれぞれの賞球数を個別に集計する形態に限定されるものではなく、アタッカーに入賞した遊技媒体と電チューに入賞した遊技媒体とが排出される排出通路が合流した後に設けられたセンサとを使い、その検出結果に基づいて役物獲得球数、連続役物獲得球数を集計するようにしてもよい。

【0316】

主基板11は、遊技盤2の裏面側に設けられている。遊技盤2の裏面側には、主基板11以外の他、演出制御基板12などの各周辺基板も設けられている。主基板11におけるRAM102には、ゲート通過数カウンタ、第1始動入賞数カウンタ、第2始動入賞数カウンタ、第1一般入賞数カウンタ、第2一般入賞数カウンタ、第3一般入賞数カウンタ、第4一般入賞数カウンタ、大入賞数カウンタが設けられている。なお、第1大入賞口および第2大入賞口(アタッカー)の入賞数を大入賞数カウンタにて集計する形態に限定されるものではなく、これら第1大入賞口への入賞数を集計する第1大入賞数カウンタと、第2大入賞口への入賞数を集計する第2大入賞数カウンタとを個別に設けて、第1大入賞口への入賞数と第2大入賞口への入賞数とを個別に集計し、これらの各入賞数を合計してアタッカーへの入賞数とするようにしてもよい。

【0317】

ゲート通過数カウンタは、ゲートスイッチ21が遊技球を検出した数を計数するカウンタである。第1始動入賞数カウンタは、第1始動口スイッチ22Aが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。第2始動入賞数カウンタは、第2始動口スイッチ22Bが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。第1一般入賞数カウンタは、第1一般入賞口スイッチ26Aが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。第2一般入賞数カウンタは、第2一般入賞口スイッチ26Bが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。第3一般入賞数カウンタは、第3一般入賞口スイッチ26Cが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。第4一般入賞数カウンタは、第4一般入賞口スイッチ26Dが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。大入賞数カウンタが、第1カウントスイッチ23と第2カウントスイッチ24Aとが遊技球を検出した数を計数するカウンタである。

【0318】

図9-12は、表示モニタ29の配置と表示内容を示している。主基板11は、基板ケース201に収容されている。基板ケース201には、かしめピン11Bが取り付けられ

ている。このかしめピン11Bが設けられていることにより、主基板11が基板ケース201に完全に封入された状態となり、主基板11に対する不正行為を防止するようになっている。基板ケース201は、かしめられた基板ケース（以下「かしめ基板ケース」ともいう）である。表示モニタ29は、主基板11上に設けられている。また、基板ケース201には、主基板11が封入されたことを証明するための封印シール11Sが貼られている。封印シール11Sは例えば基板ケース201における取り外し部分をまたいで貼られている。封印シール11Sは、主基板11からは離れた位置に配置されており、表示モニタ29の真正面など、表示モニタ29の視認性が遮られる位置とは異なる位置に配置されている。このように、表示モニタ29は、封印シール11Sによって隠されない位置に配置されている。

10

【0319】

図9-12(A)に示すように、表示モニタ29は、第1表示部29A、第2表示部29B、第3表示部29C、第4表示部29D及び第5表示部29Eを備えている。第1表示部29A～第5表示部29Eは、いずれも「8」の字を描く7つのセグメントによって構成される7セグメントと、7セグメントの右側方下部に配置されたドットによって構成されている。これらの第1表示部29A～第5表示部29Eは、それぞれ種々の色、例えば赤色、青色、緑色、黄色、白色等で点灯、点滅可能とされている。また、これらの色を極短周期で変化させながら異なる色やいわゆるレインボーで表示させることもできる。

【0320】

図9-12(B)に示すように、表示モニタ29には表示No1～6の各項目が表示される。1桁目の第1表示部29Aには集計させた設定値(1～3)が表示され、2桁目の第2表示部29Bと3桁目の第3表示部29Cには集計期間が表示され、4桁目の第4表示部29Dと5桁目の第5表示部29Eには数値が百分率で表示される。表示No1では、短期の連比が表示され、表示No2では、短期の役比が表示される。表示No3では、総累計の連比が表示され、表示No4では、総累計の役比が表示される。また、表示No5では、前回の賞球60000個に基づいて算出されたベース(ベース1)が表示され、表示No6では、直前の賞球60000個に基づいて算出されたベース(ベース2)が表示される。ここでの短期とは、払い出された賞球数(獲得球数)が6000個であった期間を意味する。総累計を求める期間は、連比、役比の算出を開始してからの通算、又は連比、役比の計算を一旦リセットしてからの通算の期間を意味する。なお、上記の例では、

20

30

【0321】

表示No1の短期連比が表示される場合には、第2表示部29B及び第3表示部29Cに「y6.」が表示され、表示No2の短期役比が表示される場合には、第2表示部29B及び第3表示部29Cに「y7.」が表示される。表示No1の短期連比が表示される場合には、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、短期連比が百分率表示(%表示)され、表示No2の短期役比が表示される場合には、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、短期役比が百分率表示(%表示)される。表示No3の総累計連比が表示される場合には、第2表示部29B及び第3表示部29Cに「A6.」が表示され、表示No4の総累計役比が表示される場合には、第2表示部29B及び第3表示部29Cに「A7.」が表示される。表示No3の総累計連比が表示される場合には、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、総累計連比が百分率表示(%表示)され、表示No4の総累計役比が表示される場合には、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、総累計役比が百分率表示(%表示)される。表示No5のベース1が表示される場合には、第2表示部29B及び第3表示部29Cに「bL.」が表示され、表示No4のベース2が表示さ

40

50

れる場合には、第2表示部29B及び第3表示部29Cに「B6.」が表示される。表示No5のベース1が表示される場合には、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、総累計連比が百分率表示(%表示)され、表示No6のベース2が表示される場合には、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、総累計役比が百分率表示(%表示)される。

【0322】

主基板11は、連比、役比及びベースを算出するにあたり、第1大入賞口および第2大入賞口(アタッカー)、第1始動入賞口、第2始動入賞口、及び第1一般入賞口から第4一般入賞口に進入した遊技球の進入数と、排出口から排出された遊技球数の集計を行っている。CPU103は、メイン処理において、ゲートスイッチ21、第1始動口スイッチ22A及び第2始動口スイッチ22B、第1カウントスイッチ23、第2カウントスイッチ24A、並びに、第1一般入賞口スイッチ26A～第4一般入賞口スイッチ26D、排出口スイッチ70の各スイッチの状態(検出信号の有無)を確認するスイッチ処理を行っている。スイッチ処理において、各スイッチから出力される検出信号に基づいて、いずれの進入領域に遊技球が進入したのかを特定する。そして、ゲートスイッチ21から検出信号が出力された場合には、ゲート通過数カウンタの値を加算し、第1始動口スイッチ22A、第2始動口スイッチ22Bから検出信号が出力された場合には、第1始動入賞数カウンタ、第2始動入賞数カウンタの値を加算し、カウントスイッチ23から検出信号が出力された場合には、大入賞数カウンタの値を加算し、第1一般入賞口スイッチ26A、第2一般入賞口スイッチ26B、第3一般入賞口スイッチ26C、第4一般入賞口スイッチ26Dから検出信号が出力された場合には、第1一般入賞数カウンタ、第2一般入賞数カウンタ、第3一般入賞数カウンタ、第4一般入賞数カウンタの値を加算し、排出口スイッチ70から検出信号が出力された場合には、打込数カウンタの値を加算することで、各進入領域への遊技球の進入数(各入賞口への遊技球の入賞数)を集計する。なお、各カウンタの値はRAM102に記憶されている。このように、各進入領域への遊技球の進入数を集計するためのステップを、各進入領域に対応したスイッチの状態を確認する一連の処理において併せて実行する(スイッチの状態確認処理であるスイッチ処理に含める)ことにより、別途の集計プログラムを実行させることなく、すなわち、実行プログラムが増加することによる容量不足という問題を生じさせることなく、各進入領域への遊技球の進入数を集計可能となっている。

【0323】

図9-13は、各入賞口への賞球数を記憶する記憶領域を示している。主基板11のCPU103は、集計した各入賞口への遊技球の入賞数に基づいて、各入賞口への入賞による賞球数を算出し、算出した賞球数を入賞口ごとにRAM102に記憶させる。遊技球の入賞による賞球数は、入賞口に対する1回の入賞で払い出される遊技球数と、当該入賞口への入賞回数を乗じた数で算出される。遊技球の入賞による賞球数は、入賞口毎にあらかじめ定められている。区分される入賞口ごとの賞球数は、一般入賞口賞球(第1一般入賞口～第4一般入賞口(ソデ)への入賞による賞球)、第1始動入賞口賞球(第1始動入賞口(ヘソ)への入賞による賞球)、普通電役賞球(電チューへの入賞による賞球)、特別電役賞球(アタッカーへの入賞による賞球)の賞球数である。また、RAM102は、総賞球数や打ち込まれた遊技球数も記憶している。なお、CPU103では、一般入賞口への遊技球の入賞数及び第1始動入賞口への遊技球入賞数を個別に集計しているが、一般入賞口への遊技球の入賞数と第1始動入賞口への遊技球入賞数をまとめて集計してもよい。また、一般入賞口賞球の賞球数と、第1始動入賞口賞球の賞球数とを個別に算出しているが、一般入賞口賞球の賞球数と、第1始動入賞口賞球の賞球数とをまとめて算出してもよい。

【0324】

RAM102は、これらの賞球数や打込数を記憶するためのリングバッファとアクティブバッファを備えている。リングバッファは、6000個の賞球数ごとの各入賞口への入賞による賞球数を記憶する最大2バイトのカウンタからなる10個の第1記憶領域～第1

0 記憶領域を備えている。このように、リングバッファでは、所定単位（最大2バイト）の記憶領域を備えている。また、アクティブバッファは、6000個の賞球数ごとの各入賞口への入賞による賞球数を記憶する最大2バイトのカウンタからなる第0記憶領域を備えている。第0記憶領域には、遊技の進行によって増加する入賞口毎の賞球数が加算される。第0記憶領域～第10記憶領域の11個の記憶領域は、 $256 \times 256 = 65536$ のデータを記憶可能であり、6000個までのデータは余裕をもって記憶できる。また、RAM102には、入賞口毎に、第1記憶領域～第10記憶領域に記憶された賞球数（10セット分）や打込数の総和と、総累計との記憶領域が設けられている。10セット分の総和及び総累計の記憶領域は、最大3バイトのカウンタで構成されている、このため、 $256 \times 256 \times 256 = 16777216$ のデータを記憶可能であり、60000個までのデータは余裕をもって記憶できる。

10

【0325】

RAM102には、10セット分及び総累計の役比及び連比を記憶する連比役比記憶領域と、10セット分のベース（ベース2）と前回の10セット分のベース（ベース1）を記憶するベース記憶領域とが設けられている。主基板11のCPU103では、10セット分及び総累計の各入賞口への遊技球の入賞数に基づく賞球数によって、10セット分及び総累計の役比及び連比を算出し、10セット分及び総累計の役比及び連比を記憶する連比役比記憶領域に記憶させる。10セット分及び総累計の役比及び連比を記憶する連比役比記憶領域は、いずれも最大1バイトのカウンタで構成されている。10セット分及び総累計の役比及び連比は、例えば整数で記憶させる場合には、最大1バイトのカウンタで余裕をもって記憶できる。主基板11のCPU103では、10セット分の各入賞口への遊技球の入賞数に対する打込数によって、10セット分のベースを算出し、算出された10セット分のベース（ベース2）と前回の10セット分の各入賞口への遊技球の入賞数に対する打込数によって算出したベース（ベース1）とをベース記憶領域に記憶させる。ベース1とベース2は、例えば整数で記憶させる場合には、最大1バイトのカウンタで余裕をもって記憶できる。

20

【0326】

図9-14は、主基板11におけるCPU103のメモリマップを示している。CPU103は、内蔵レジスタ、ROM101、RAM102などにアクセスするためのメモリ空間を有している。ROM101のアドレス／データ信号線は、メモリ空間のROM領域（本実施形態では、0000H～2FFFFHのうち、0000H～2FBFH。2FC0H～2FFFFHはプログラム管理エリア）である内蔵ROMエリアに割り当てられ、CPU103は、このROM領域を指定してROM101からのデータの読み出しを行う。また、本実施例では、ROM領域を第一領域～第八領域の8つの領域に分けて管理を行っており、第一領域は0000Hから始まる領域としている。内蔵レジスタのアドレス／データ信号線は、メモリ空間の内蔵レジスタエリア（本実施形態では、FE00H～FEBFH）に割り当てられ、CPU103は、この内蔵レジスタエリアを介して内蔵レジスタからのデータの読み出しやレジスタへのデータの書き込みを行う。RAM102のアドレス／データ信号線は、メモリ空間のRWM領域（本実施形態では、F000H～F3FFFH）である内蔵RAMエリアに割り当てられ、CPU103は、このRWM領域を指定してRAM102からのデータの読み出しやRAM102へのデータの書き込みを行う。なお、メモリ空間の他の領域（本実施形態では、3000H～EFFFFH、F400H～FDDFFH、FEC0H～FFFFFFH）は非使用領域とされている。

30

40

【0327】

図9-15は、内蔵RAMエリアとなるRWM領域を示している。RAM102の記憶領域に対応する内蔵RAMエリアは、RAM制御領域、非使用領域、RAMデータ領域及びその他領域で構成されている。RAM制御領域に対応するRAM102の記憶領域には、CPU103が実行する複数種類の命令それぞれに対応する命令データ（オペコード）、CPU103がそれぞれの命令を実行するために必要な補足データ（オペランド）によって構成される制御プログラム用のデータ（単に、制御プログラムデータと称する場合が

50

ある)が、一時的に記憶されている。RAMデータ領域に対応するRAM102の記憶領域には、制御プログラムによって参照される参照データ(例えば、各種抽選データ)が一時的に記憶される。

【0328】

連比や役比の表示に用いるデータは、非使用領域に対応するRAM102の記憶領域、あるいは、その他領域に対応するRAM102の記憶領域に、一時的に記憶される。例えば、非使用領域に対応するRAM102の記憶領域には、入賞口毎の賞球数の総累計を記憶する記憶領域及び総累計の連比役比記憶領域が設けられている。その他領域に対応するRAM102の記憶領域には、入賞口毎の第0記憶領域を備えるアクティブバッファ、第1記憶領域～第10記憶領域を備えるリングバッファ、入賞口毎の賞球数(10セット分)の総和の記憶領域、及び10セット分の連比役比記憶領域が設けられている。なお、非使用領域に対応するRAM102の記憶領域と、その他領域に対応するRAM102の記憶領域とは、サブルーチンの先頭アドレスが互いに異なるデータがそれぞれ記憶されている。内蔵RAMエリアにおける各々のアドレスに対応するRAM102の記憶領域には、1バイト(8ビット)のデータが記憶可能であり、各データ(命令データ、補足データ、参照データ、管理データ)が1バイトを超えるバイト数(例えば、2バイト)のデータである場合には、RAM制御領域の連続する複数のアドレスに対応するRAM102の記憶領域に、それらのデータを1バイト毎に分割して記憶している。

10

【0329】

図9-16は、表示モニタ29における表示の制御例を示している。主基板11は、表示モニタ29に対して、連比、役比、ベースを表示する制御を行う。表示モニタ29では、複数の項目が順次表示される。

20

【0330】

図9-16(A)は、表示モニタ29における表示変化の態様を示すタイムチャートである。表示モニタ29に対する表示を開始すると、まず表示No1の短期連比が表示される。表示No1の短期連比の表示は、緑字で表示される。表示No1の表示が5秒間継続すると、表示No2の短期役比が表示される。表示No2の短期連比の表示は、赤字で表示される。表示No2の表示が5秒間継続すると、表示No3の総累計連比が表示される。表示No3の総累計連比の表示は、赤字で表示される。表示No3の表示が5秒間継続すると、表示No4の総累計役比が表示される。表示No4の総累計役比の表示は、赤字で表示される。表示No4の表示が5秒間継続すると、表示No5のベース1が表示される。表示No5のベース1の表示は、赤字で表示される。表示No5の表示が5秒間継続すると、表示No6のベース2が表示される。表示No6のベース2の表示は、赤字で表示される。そして、表示No6の表示が5秒間継続すると、表示No1の短期連比が表示される。以後、表示No1の短期連比から表示No6のベース2まで、各表示が5秒毎に順次変化して表示される。その表示の色は、表示No1の短期連比のみが緑色とされ、表示No2の短期役比～表示No5のベース2は赤色とされる。このように、表示モニタ29は、短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2を5秒ごとに切り替えて表示する。

30

【0331】

図9-16(B1)には、表示No1の短期連比を表示する場合が示されている。この場合には、第1表示部29Aに設定値である「1」が表示され、第2表示部29Bに「y」の文字が表示され、第3表示部29Cに「6.」の文字が表示される。また、第4表示部29D及び第5表示部29Eには、短期連比が表示される。例えば、短期連比が41%の場合、第4表示部29Dに「4.」の文字が表示され、第5表示部29Eに「1.」の文字が表示される。

40

【0332】

図9-16(B2)には、表示No2の短期役比を表示する場合が示されている。この場合には、第1表示部29Aに設定値である「1」が表示され、第2表示部29Bに「y」の文字が表示され、第3表示部29Cに「7.」の文字が表示される。また、第4表示

50

部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E には、短期役比が表示される。例えば、短期役比が 6 3 % の場合、第 4 表示部 2 9 D に「4.」の文字が表示され、第 5 表示部 2 9 E に「3.」の文字が表示される。

【0 3 3 3】

図 9-1 6 (B 3) には、表示 No 3 の総累計連比を表示する場合が示されている。この場合には、第 1 表示部 2 9 A に設定値である「1」が表示され、第 2 表示部 2 9 B に「A」の文字が表示され、第 3 表示部 2 9 C に「6.」の文字が表示される。また、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E には、総累計連比が表示される。例えば、総累計連比が 5 8 % の場合、第 4 表示部 2 9 D に「5.」の文字が表示され、第 5 表示部 2 9 E に「8.」の文字が表示される。

10

【0 3 3 4】

図 9-1 6 (B 4) には、表示 No 4 の総累計役比を表示する場合が示されている。この場合には、第 1 表示部 2 9 A に設定値である「1」が表示され、第 2 表示部 2 9 B に「A」の文字が表示され、第 3 表示部 2 9 C に「7.」の文字が表示される。また、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E には、総累計役比が表示される。例えば、総累計役比が 6 8 % の場合、第 4 表示部 2 9 D に「6.」の文字が表示され、第 5 表示部 2 9 E に「8.」の文字が表示される。

【0 3 3 5】

図 9-1 6 (B 5) には、表示 No 5 のベース 1 を表示する場合が示されている。この場合には、第 1 表示部 2 9 A に設定値である「1」が表示され、第 2 表示部 2 9 B に「b」の文字が表示され、第 3 表示部 2 9 C に「L.」の文字が表示される。また、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E には、前回の賞球 6 0 0 0 0 個に基づいて算出したベース 1 が表示される。例えば、ベース 1 が 4 0 % の場合、第 4 表示部 2 9 D に「4.」の文字が表示され、第 5 表示部 2 9 E に「0.」の文字が表示される。

20

【0 3 3 6】

図 9-1 6 (B 6) には、表示 No 6 のベース 2 を表示する場合が示されている。この場合には、第 1 表示部 2 9 A に設定値である「1」が表示され、第 2 表示部 2 9 B に「b」の文字が表示され、第 3 表示部 2 9 C に「6.」の文字が表示される。また、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E には、直前の賞球 6 0 0 0 0 個に基づいて算出したベース 2 が表示される。例えば、ベース 2 が 4 2 % の場合、第 4 表示部 2 9 D に「4.」の文字が表示され、第 5 表示部 2 9 E に「2」の文字が表示される。

30

【0 3 3 7】

短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示は、表示切替スイッチ 3 0 の操作に基づいて、設定値ごとに順次変更することが可能となっている。例えば、設定値が「1」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示が行われているときに、表示切替スイッチ 3 0 の操作により、第 1 表示部 2 9 A に表示される数値が「2」に更新されるとともに、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E に表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示が、設定値が「2」の場合に対応した表示に変更される。設定値が「2」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示が行われているときに、表示切替スイッチ 3 0 の操作により、第 1 表示部 2 9 A に表示される数値が「3」に更新されるとともに、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E に表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示が、設定値が「3」の場合に対応した表示に変更される。設定値が「3」の場合の短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示が行われているときに、表示切替スイッチ 3 0 の操作により、第 1 表示部 2 9 A に表示される数値が「1」に更新されるとともに、第 4 表示部 2 9 D 及び第 5 表示部 2 9 E に表示される短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 の表示が、設定値が「1」の場合に対応した表示に変更される。

40

【0 3 3 8】

50

なお、表示モニタ 29 においては、各設定値における連比、役比、ベースを表示可能な形態に限定されるものではなく、これら連比、役比、ベースのうち、1 の数値のみ、あるいは、いずれか 2 の数値のみ表示可能であってもよい。付与された賞球数に基づく情報である連比、役比、ベースを算出し、これら連比、役比、ベースを表示モニタ 29 にて表示する形態に限定されるものではなく、連比、役比、ベースを算出せずに、表示モニタ 29 には、付与された賞球数の履歴を表示するようにしてもよい。表示モニタ 29 において、短期連比のみ赤色で表示し、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース 1、ベース 2 については緑色にて表示するものに限定されず、短期連比と短期役比、総累計連比及び総累計役比を同色にて表示し、ベース 1 とベース 2 とについては短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比とは異なる同一の色にて表示してもよい。

10

【0339】

図 9-17 は、アクティブバッファおよびリングバッファにおける更新の実行例を示している。主基板 11 では、アクティブバッファにおける第 0 記憶領域の賞球合計が所定の容量である 6000 個に到達すると、リングバッファにおける第 0 記憶領域～第 10 記憶領域の記憶を更新する。さらには、10 セット分の総和及び総累計の記憶領域、10 セット分及び総累計の役比及び連比を記憶する連比役比記憶領域の記憶をそれぞれ更新する。このときには、アクティブバッファの第 0 記憶領域に記憶されている数値をリングバッファの第 1 記憶領域に移動させ、リングバッファの第 1 記憶領域～第 9 記憶領域に記憶されている数値をそれぞれ第 2 記憶領域～第 10 記憶領域に移動させる。例えば、第 0 記憶領域～第 9 記憶領域における一般入賞口賞球の賞球数がそれぞれ「27」「81」「120」「36」「225」「87」「66」「117」「45」「21」である。このとき、アクティブバッファの第 0 記憶領域における賞球合計が 6000 個に到達すると、第 1 記憶領域～第 10 記憶領域における一般入賞口賞球の賞球数をそれぞれ「27」「81」「120」「36」「225」「87」「66」「117」「45」「21」に更新する。これに伴い、第 0 記憶領域の賞球数を「0」とし、第 10 記憶領域の賞球数を消去する。第 0 記憶領域～第 10 記憶領域に記憶される賞球数を更新する際には、記憶している賞球数を一旦消去してから新たな賞球数を記憶させてもよい。あるいは、記憶されている賞球数に上書きする形で新たな賞球数を記憶させてもよい。

20

【0340】

(他の特徴部に関する遊技制御の説明)

30

図 9-18 は、本実施例において、遊技制御用マイクロコンピュータ 100 の CPU 103 が実行するメイン処理の一例を示すフローチャートである。このメイン処理は、遊技制御メイン処理に代えて実行できればよい。メイン処理において、CPU 103 は、まず、割込禁止に設定する (ステップ Sa1)。次に、割込モードを割込モード 2 に設定し (ステップ Sa2)、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する (ステップ Sa3)。そして、内蔵デバイスの初期化 (内蔵デバイス (内蔵周辺回路) である CTC (カウンタ/タイマ) および PIO (パラレル入出力ポート) の初期化など) を行った後 (ステップ Sa4)、RAM 102 をアクセス可能状態に設定する (ステップ Sa5)。なお、割込モード 2 は、CPU 103 が内蔵する特定レジスタ (I レジスタ) の値 (1 バイト) と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ (1 バイト: 最下位ビット 0) とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

40

【0341】

続いて、クリアスイッチ AK001 の出力信号であるクリア信号に基づき、クリアスイッチ AK001 がオンであるか否かを判定する (ステップ Sa6)。クリアスイッチ AK001 がオフであれば、電源断検出処理を実行したか否かを判定する (ステップ Sa7)。電源断検出処理を実行した場合には、パリティチェックの実行結果が正常であるか否かを判定する (ステップ Sa8)。チェック結果が正常であれば、バックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し (ステップ Sa41)、その内容に基づき作業領域に初期値を設定する (ステップ Sa42)。これにより、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行に関する停電時の記憶内容が復旧される。

50

【0342】

ステップS a 4 2にて停電復旧が行われたときには、錠スイッチ5 1の出力信号である錠スイッチ信号に基づき、錠スイッチ5 1がオンであるか否かを判定する（ステップA K S 0 0 1）。ステップA K S 0 0 1にて錠スイッチ5 1がオンである場合には、設定確認処理を実行することにより（ステップA K S 0 0 2）、設定値を確認可能な状態となる。設定確認処理においては、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を表示モニタ2 9の表示により確認することが可能となっている。ステップA K S 0 0 1にて錠スイッチA K 0 0 2がオフである場合や、ステップA K S 0 0 2にて設定確認処理を実行した後は、ステップS a 1 4に進む。なお、ステップA K S 0 0 1にて錠スイッチA K 0 0 2がオフである場合には、主基板1 1から演出制御基板1 8 2に対して、停電復旧指定コマンドとなるコマンド9 2 0 0 Hが送信されるようにすればよい。

10

【0343】

ステップA K S 0 0 2にて設定確認処理の実行が開始されるときには、パチンコ遊技機1において設定されている設定値を確認可能な設定確認状態となり、主基板1 1から演出制御基板1 2に対して、設定確認開始コマンドとなるコマンド9 4 0 0 Hが送信される。パチンコ遊技機1が設定確認状態であるときには、パチンコ遊技機1における遊技の進行を停止させる遊技停止状態としてもよい。遊技停止状態であるときには、打球操作ハンドル3 0の操作による遊技球の発射、各種スイッチによる遊技球の検出などが停止され、また、第1特別図柄表示器4 Aや第2特別図柄表示器4 B、普通図柄表示器2 0において、はずれ図柄などを停止表示したり、はずれ図柄とは異なる遊技停止状態に対応した表示が行われたりするように制御すればよい。ステップA K S 0 0 1における設定確認処理の実行が終了するときには、設定確認状態と、これに伴う遊技停止状態が終了し、主基板1 1から演出制御基板1 2に対して、設定確認終了コマンドとなるコマンド9 4 0 1 Hが送信される。

20

【0344】

ステップS a 6にてクリアスイッチA K 0 0 1がオンである場合、ステップS a 7にて電源断検出処理を実行していなかった場合、あるいは、ステップS a 8にてチェック結果が正常ではなかった場合には、所定のRAMクリア処理を実行し、RAM1 0 2のバックアップ格納領域に格納されている設定値以外のデータをクリアする（ステップS a 9）。遊技の入賞に関する情報が記憶される記憶領域は、ステップS a 9にてクリアされないようにしてもよい。ステップS a 9に続いて、初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS a 1 0）、その内容に基づき作業領域に初期値を設定する（ステップS a 1 1）。これにより、パチンコ遊技機1における遊技の進行に関する記憶内容が初期化される。ステップS a 6にてクリアスイッチA K 0 0 1がオンである場合には、ステップS a 9、S a 1 0によりRAM1 0 2の記憶内容が初期化（クリア）されるので、クリアスイッチA K 0 0 1は、オンに押下操作する動作を検出することにより、パチンコ遊技機1の初期化に関する動作を検出することができる。

30

【0345】

ステップS a 1 1にて記憶内容が初期化されたときには、錠スイッチ信号に基づき、錠スイッチ5 1がオンであるか否かを判定する（ステップS a 1 2）。ステップS a 1 2にて錠スイッチ5 1がオンである場合には、設定変更処理を実行することにより（ステップS a 1 3）、設定値を変更可能な状態となる。設定変更処理では、パチンコ遊技機1における設定値の変更状況を表示モニタ2 9の表示により確認することが可能となっている。ステップS a 1 2にて錠スイッチ5 1がオフである場合や、ステップS a 1 3にて設定変更処理を実行した後は、ステップS a 1 4に進む。

40

【0346】

ステップS a 1 2にて錠スイッチ5 1がオフである場合には、主基板1 1から演出制御基板1 2に対して、RAMクリア通知コマンドとなるコマンド9 0 0 0 Hが送信されるようにすればよい。なお、錠スイッチ5 1がオンであることを条件に設定変更処理を実行する形態に限定されるものではなく、さらに遊技機用枠3が開放されていることを条件とし

50

て設定変更処理を実行し、パチンコ遊技機1に設定されている設定値を変更可能としてもよい。

【0347】

ステップS a 1 3にて設定変更処理の実行が開始されるときには、パチンコ遊技機1において設定されている設定値を変更可能な変更許可状態としての設定変更状態となり、主基板11から演出制御基板12に対して、設定変更開始コマンドとなるコマンド9100Hが送信される。パチンコ遊技機1が設定変更状態であるときには、設定確認状態であるときと同様に、パチンコ遊技機1を遊技停止状態としてもよい。ステップS a 1 3における設定変更処理の実行が終了するときには、設定変更状態と、これに伴う遊技停止状態が終了し、主基板11から演出制御基板12に対して、設定変更終了コマンドとなるコマンド93XXHが送信される。なお、クリアスイッチAK001がオンである場合の他に、電源断検査処理を実行していなかった場合、あるいは、パリティチェックの実行結果が正常ではなかった場合に、錠スイッチ51がオンであれば設定変更処理を実行する形態に限定されるものではなく、クリアスイッチAK001がオンである場合にRAM102をクリアした場合のみ錠スイッチ51がオンであれば設定変更処理を実行してもよい。

10

【0348】

その後、RAM102のバックアップ領域に格納されている設定値を読み出し（ステップS a 1 4）、その値をパチンコ遊技機1における設定値として使用する。このときには、乱数回路設定処理により、乱数回路104を初期設定する（ステップS a 1 5）。また、所定時間（例えば2ms）ごとに定期的なタイマ割込を発生させる設定を行う（ステップS a 1 6）。そして、割込禁止の設定（ステップS a 1 7）、表示用乱数更新処理（ステップS a 1 8）、初期値用乱数更新処理（ステップS a 1 9）、割込許可の設定（ステップS a 2 0）を繰り返し実行する。

20

【0349】

CPU103は、特別図柄プロセス処理において特別図柄通常処理を実行するとき、設定されている設定値に応じた表示結果判定テーブルと、変動表示結果判定用の乱数値MR1を示す数値データに基づいて、特別図柄や演出図柄の変動表示結果を「大当り」や「小当り」とするか否かを、その変動表示結果が導出表示される前に決定（事前決定）する。また、変動パターン設定処理を実行するとき、設定されている設定値に応じた変動パターン判定テーブルと、変動パターン判定用の乱数値MR3を示す数値データを用いて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定すればよい。このように、設定されている設定値に応じて異なる割合により、変動表示結果を決定することなどにより、遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行させることができる。

30

【0350】

なお、本実施例では、メイン処理のステップS a 6にてクリアスイッチAK001がオンである場合に、ステップS a 9～S a 1 1にてRAM102の記憶内容を初期化（クリア）してから、ステップS a 1 2、S a 1 3にて設定値を変更可能な状態になるが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定値を変更可能な状態が終了してから、RAM102の記憶内容が初期化（クリア）されてもよい。すなわち、ステップS a 6にてクリアスイッチAK001がオンである場合には、ステップS a 1 2にて錠スイッチ51がオンであるか否かを判定し、オフであればステップS a 9～S a 1 1に進むことで、RAM102の記憶内容が初期化（クリア）され、これに対し、ステップS a 1 2にて錠スイッチ51がオンである場合には、ステップS a 1 3にて設定変更処理を実行し、その処理が終了してからステップS a 9～S a 1 1に進むようにしてもよい。例えばRAM102の記憶内容が初期化（クリア）されたことに対応してRAMクリア通知コマンドが送信される場合には、演出制御基板12において、RAMクリア通知コマンドの受信に伴い初期化報知が開始されることがある。そのため、ステップS a 1 3よりも先にステップS a 9～S a 1 1が実行されてしまうと、ステップS a 1 3にて設定変更処理が実行されて設定値を変更可能な状態になる場合に、初期化報知が実行されて設定値の変更作業に支障が生じるおそれがある。これに対し、ステップS a 1 3の設定変更処理が終了してからステップS

40

50

a 9 ~ S a 1 1 により R A M 1 0 2 の記憶内容が初期化（クリア）されることにより、設定値の変更が完了した後に初期化報知などを開始させることができるので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0351】

図9-19は、ステップS a 1 3の設定変更処理における表示モニタ29の表示態様を示している。図9-19（A）に示すように、表示モニタ29において連比や役比、ベース等が表示されているときに遊技場の係員などによって電源スイッチA K 0 0 2が操作され、電源遮断により電力供給が停止されると、図9-19（B）に示すように、表示モニタ29での表示が終了する。その後、遊技場の係員などがクリアスイッチA K 0 0 1を押下操作するとともに、錠スイッチ51をオンに切替操作しながら、電源スイッチA K 0 0 2を操作することにより、電源投入により電力供給が開始されると、図9-19（C）に示すように、表示モニタ29では、第1表示部29AにおいてR A M 1 0 2のバックアップ領域に格納されている設定値が表示される。この設定値が表示されている状態において、遊技場の係員などにより設定切替スイッチ52が押下操作されると、その操作が検出されるごとに第1表示部29Aに表示している数値を順次更新して表示する。例えば設定切替スイッチ52の押下操作が検出されたときに、第1表示部29Aに「1」が表示されていれば「2」に更新し、「2」が表示されていれば「3」に更新し、「3」が表示されていれば「1」に更新することにより、第1表示部29Aの表示を「1」～「3」の間で循環的に順次更新できればよい。その後、遊技場の係員などにより錠スイッチ51が押込操作されると、その操作が検出されたことにより、第1表示部29Aに表示されている設定値をR A M 1 0 2のバックアップ領域に格納（更新記憶）する。このときには、第1表示部29Aを点滅表示させることによって、新たな設定値が格納されたことを遊技場の係員などが認識可能に報知する。

【0352】

ステップS a 1 3にて設定変更処理が実行されるときには、ステップS a 9によりR A M 1 0 2の記憶内容が初期化されている。したがって、設定値の変更が行われるときには、第1特図保留記憶部151Aや第2特図保留記憶部151Bにおける保留データなどに基づく保留記憶が消去される。遊技場の係員などにより錠スイッチ51をオフとする切替操作がなされると、その操作が検出されたことにより、設定変更処理を終了する。C P U 1 0 3は、メイン処理におけるステップS a 1 4以降の処理を実行することによって遊技が可能な状態となる。これにより、例えば変動表示結果や大当たり種別、変動パターンの決定抽選や、賞球の払出などが実行可能な状態となる。なお、設定変更処理では、表示モニタ29に表示する初期表示として、R A M 1 0 2のバックアップ領域に格納されている格納値を表示する形態に限定されるものではなく、例えば遊技者にとって最も有利な設定値の「1」、あるいは、遊技者にとって最も不利な設定値の「3」など、予め定められた設定値を表示するようにしてもよい。

【0353】

設定変更処理において、表示モニタ29の第1表示部29Aに表示している数値を順次更新して表示する制御は、設定切替スイッチ52の押下操作が検出されるごとに更新する形態に限定されるものではなく、例えばクリアスイッチA K 0 0 1の押下操作が検出されるごとに順次更新して表示するようにしてもよい。例えば、表示モニタ29では、第1表示部29AにおいてR A M 1 0 2のバックアップ領域に格納されている設定値が表示されている状態において、クリアスイッチA K 0 0 1が押下操作されると、第1表示部29Aに「1」が表示されていれば「2」に更新し、「2」が表示されていれば「3」に更新し、「3」が表示されていれば「1」に更新することにより、第1表示部29Aの表示を「1」～「3」の間で循環的に順次更新できればよい。この場合には、R A M 1 0 2の記憶内容を初期化するために用いられるクリアスイッチA K 0 0 1を、パチンコ遊技機1における設定値の変更にも共通して使用することができる。これにより、パチンコ遊技機1における装置構成の増大による製造コストの増大を、防止することができる。

【0354】

図9-20は、ステップAKS002の設定確認処理における表示モニタ29の表示態様を示している。図9-20(A)に示すように、表示モニタ29において連比や役比、ベース等が表示されているときに遊技場の係員などによって電源スイッチAK002が操作され、電源遮断により電力供給が停止されると、図9-20(B)に示すように、表示モニタ29での表示が終了する。その後、遊技場の係員などがクリアスイッチAK001を押下操作することなく、錠スイッチ51をオンに切替操作しながら、電源スイッチAK002を操作することにより、電源投入により電力供給が開始されると、図9-20(C)に示すように、表示モニタ29では、第1表示部29AにおいてRAM102のバックアップ領域に格納されている設定値が表示される。この設定値が表示されている状態では、遊技場の係員などにより設定切替スイッチ52が押下操作されても、第1表示部29Aに表示している数値を更新表示することはできない。その後、遊技場の係員などにより錠スイッチ51をオフとする切替操作がなされると、その操作が検出されたことにより、設定確認処理を終了する。CPU103は、メイン処理におけるステップSa14以降の処理を実行することによって遊技が可能な状態となる。これにより、例えば変動表示結果や大当たり種別、変動パターンの決定抽選や、賞球の払出などが実行可能な状態となる。

【0355】

このように、パチンコ遊技機1が備える表示モニタ29には、パチンコ遊技機1の設置後における賞球数の調整などが確認可能となる遊技価値に関する情報を表示可能である。この表示モニタ29には、パチンコ遊技機1において大当たり遊技状態に制御される確率の変更などにより、遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行させる設定値の情報を表示可能である。したがって、遊技価値に関する情報を表示する表示装置とは別個に、設定値を表示する表示装置を設ける必要がないので、パチンコ遊技機1における装置構成の増大による製造コストの増大を、防止することができる。

【0356】

なお、本実施例では、表示モニタ29を用いて、RAM102のバックアップ領域に格納されている設定値の表示や、連比、役比、ベース等の表示を行うものとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、表示モニタ29を用いて連比や役比、ベース等の表示を行う一方で、表示モニタ29とは異なる設定表示部を用いて設定値の表示を行うようにしてもよい。これにより、表示モニタ29を用いて連比や役比、ベース等の表示を行う制御と、設定表示部を用いて設定値の表示を行う制御とを、明確に分離することができるので、例えば制御プログラムなどによる処理を分散させて簡素化し、制御負担を軽減することができる。このように、表示モニタ29とは異なる設定表示部を用いる場合には、表示モニタ29が配置される基板とは異なる基板に設定表示部が配置されてもよいし、表示モニタ29が配置される基板と共通の基板に設定表示部が配置されてもよい。

【0357】

(他の特徴部における構成や遊技制御に関する変形例の説明)

図9-21は、遊技中に設定変更処理を実行可能な変形例における表示モニタ29の表示態様を示している。パチンコ遊技機1における設定値は、電源投入時に変更可能な形態に限定されるものではなく、設定値の変更は遊技中に実行可能であってもよい。この場合には、CPU103がメイン処理にてステップSa16より後の処理を開始した後、遊技場の係員などにより遊技機用枠3が開放され、錠スイッチ51をオンとする切替操作とともにクリアスイッチAK001をオンとする押下操作が行われると、それらの操作が検出されたことにより、表示モニタ29では、第1表示部29Aにおいて現在のパチンコ遊技機1に設定されている設定値を表示させる。この設定値が表示されている状態において、遊技場の係員などにより設定切替スイッチ52あるいはクリアスイッチAK001が押下操作されると、その操作が検出されるごとに第1表示部29Aに表示している数値を順次更新して表示する。そして、遊技場の係員などにより錠スイッチ51が押込操作されると、その操作が検出されたことにより、第1表示部29Aに表示されている設定値をパチンコ遊技機1の新たな設定値として、RAM102のバックアップ領域に格納(更新記憶)する。

【0358】

パチンコ遊技機1における設定値は、錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出と、クリアスイッチAK001をオンに押下操作する動作の検出とに基づいて、電源投入時に変更可能な形態に限定されるものではなく、少なくとも錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出に基づいて、電源投入時に変更可能であってもよい。例えば電源投入時にクリアスイッチAK001をオンに押下操作する動作の検出がない場合でも、錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出に基づいて、RAM102の記憶内容を初期化（クリア）することなく停電時の記憶内容を復旧させ、その後にクリアスイッチAK001をオンに押下操作する動作の検出などに基づいて、パチンコ遊技機1において設定されている設定値を変更可能にしてもよい。このように、電源投入による電力供給の開始に伴い、RAM102の記憶内容を初期化（クリア）することによるパチンコ遊技機1の初期化が行われない場合でも、電源投入時のパチンコ遊技機1において設定されている設定値を変更する制御が行われてもよい。

10

【0359】

新たな設定値が格納されるときには、遊技制御用データ保持エリア150をクリアすることによって、特図保留記憶、普図保留記憶や遊技制御フラグ設定部152、遊技制御タイマ設定部153、遊技制御カウンタ設定部154、遊技制御バッファ設定部155などに記憶されている各種フラグやデータを消去してもよい。このように、遊技制御用データ保持エリア150をクリアすることによって、設定値の変更に伴い変動表示結果が大当たりとなる保留記憶が新たに発生してしまうことや、新たに普通可変入賞球装置6Bが開放されること（普図当たりが発生してしまうこと）、実行中の変動表示結果が不当に大当たりとなってしまうことを防止することができる。さらに、遊技制御用データ保持エリア150をクリアすることによって、大当たり遊技中であれば大入賞口を閉鎖させたり、普通可変入賞球装置6Bが開放中であれば普通可変入賞球装置6Bを閉鎖させることで遊技者が不適切な利益を得ることを防止することができる。さらに、新たな設定値が設定されずに設定変更処理が中断された場合に、新たな設定値が設定されていないにもかかわらず、保留記憶が消去されてしまうことを防ぐことができる。なお、パチンコ遊技機1に新たな設定値が設定されたことに基づいて保留記憶をクリアする形態に限定されるものではなく、元からパチンコ遊技機1に設定されていた設定値を再設定した場合においても保留記憶をクリアしてもよい。表示モニタ29にパチンコ遊技機1に設定されている設定値が表示されたタイミング、つまり、CPU103によって設定変更処理が実行されるときに保留記憶をクリアしてもよい。これにより、パチンコ遊技機1に設定値の変更が的確に反映されなくなってしまうことを確実に防ぐことができる。

20

30

【0360】

パチンコ遊技機1に新たな設定値が設定されたことに基づいて第1大入賞口や第2大入賞口が閉鎖される形態に限定されるものではなく、表示モニタ29にパチンコ遊技機1に設定されている設定値が表示されたタイミング、つまり、CPU103によって設定変更処理が実行されるときに第1大入賞口や第2大入賞口を閉鎖してもよい。これにより、パチンコ遊技機1に設定値の変更が的確に反映されなくなってしまうことを確実に防ぐことができる。

40

【0361】

図9-22は、表示モニタ29において設定値を表示可能な第1表示部29Aが設けられない変形例における表示態様を示している。表示モニタ29は、第1表示部29A～第5表示部29Eまでの5つの表示部が設けられ、第2表示部29B～第5表示部29Eにて表示中の連比、役比、ベースの設定値を第1表示部29Aにおいて表示する形態に限定されるものではなく、表示中の連比、役比、ベースの設定値を表示する表示部を設けなくともよい。図9-22(A)では、表示モニタ29の第2表示部29B～第5表示部29Eに対応する表示部にて連比、役比、ベースの表示を行い、第1表示部29Aに対応する表示部による設定値の表示が行われない。

【0362】

50

図9-22(B)は、設定値の表示を行う表示部が設けられない場合における連比、役比、ベースの表示制御例を示している。この場合には、設定値1での連比、役比、ベースを赤色、設定値2での連比、役比、ベースを緑色、設定値3での連比、役比、ベースを青色にて表示する。設定値に応じて異なる表示色により、連比、役比、ベースを表示することにより、いずれの設定値での数値であるかを把握しやすくすることができる。この表示制御例でも、上記実施例と同様に、設定値1における連比、役比、ベースを5秒間隔ごとに切替表示が可能であり、表示切替スイッチ30の操作ごとに、設定値1における連比、役比、ベースの5秒間隔での切替表示を、設定値2における連比、役比、ベースの5秒間隔での切替表示へ、さらには、設定値3における連比、役比、ベースの5秒間隔での切替表示へと、循環的に変化させることができればよい。あるいは、設定値1における連比、設定値2における連比、設定値3における連比の5秒間隔での切替表示と、設定値1における役比、設定値2における役比、設定値3における役比の5秒間隔での切替表示と、設定値1におけるベース、設定値2におけるベース、設定値3におけるベースの5秒間隔での切替表示と、を表示切替スイッチ30の操作ごとに循環的な変化が可能であってもよい。

10

【0363】

表示モニタ29は、設定値ごとの連比、役比、ベースを表示可能な形態に限定されるものではなく、設定値1～設定値3のいずれか1の設定値に応じた連比、役比、ベースのみを表示可能としてもよい。例えば、設定値1～設定値3の各々で連比、役比、ベースを算出し、これら算出した連比、役比、ベースのうち、最も高いまたは低い値や、最も計測時間の長いまたは短い値などのみを表示モニタ29において表示可能とすればよい。さらに、これら算出した連比、役比、ベースのうち、最も高いまたは低い値や、最も計測時間の長いまたは短い値を表示モニタ29における初期表示とし、表示切替スイッチ30の操作によって初期表示から他の値に表示モニタ29の表示を切替可能としてもよい。

20

【0364】

表示モニタ29は、設定値1における連比、役比、ベースと、設定値2における連比、役比、ベースと、設定値3における連比、役比、ベースと、のうち、2以上の設定値における連比、役比、ベースを算出可能とし、各設定値毎の連比、役比、ベースに加えて、あるいは代えて、これら2以上の設定値における連比、役比、ベースを表示モニタ29にて表示可能としてもよい。このように、2以上の設定値における連比、役比、ベースを表示モニタ29において表示可能とすることで、パチンコ遊技機1の状態をより詳細に把握することが可能となる。なお、複合情報として、2以上の設定値において合算した連比、役比、ベースを算出して表示モニタ29に表示可能とする形態に限定されるものではなく、2以上の設定値における連比、役比、ベースの平均値を算出して表示モニタ29に表示可能としてもよい。

30

【0365】

表示モニタ29においては、設定されている設定値に応じた連比、役比、ベースのみを表示可能としてもよい。さらに、表示モニタ29においては、設定されている設定値に応じた連比、役比、ベースを初期表示として表示するとともに、表示切替スイッチ30の操作に応じて、初期表示から他の設定値における連比、役比、ベースの表示に切り替えてもよい。表示モニタ29においては、設定値に応じた所定情報として、所定時間（例えば、1時間）あたりの賞球数等、連比、役比、ベース以外の数値を表示可能としてもよい。

40

【0366】

例えば、大当たり遊技終了直後や時短状態中等の特定条件下においては、通常時の変動パターン判定テーブルとは異なる特殊変動パターン判定テーブルを用いることによって、通常時よりも特定の変動パターンでの変動表示（例えば短縮非リーチの変動パターン（PA1-4））が実行されやすいようにしてもよい。特殊変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定可能とする場合は、設定されている設定値に応じて、特殊変動パターン判定テーブルを用いた変動パターンの決定を終了して通常時の決定に切り替えるタイミングを異ならせてもよい。具体的には、設定されている設定値が1である場合は、大当たり

50

遊技終了後の15回目の変動表示までを特殊変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定し、大当たり遊技終了後の16回目以降は、通常時の変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定し、設定されている設定値が2である場合は、大当たり遊技終了後の10回目の変動表示までを特殊変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定し、大当たり遊技終了後の11回目以降は、通常時の変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定し、設定されている設定値が3である場合は、大当たり遊技終了後の5回目の変動表示までを特殊変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定し、大当たり遊技終了後の6回目以降は、通常時の変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定すればよい。

【0367】

メイン処理におけるステップS a 9でRAM102の初期化（クリア）が実行されてから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、最初の10変動目において特殊な変動パターンにて変動表示が実行されると、遊技者にとって有利な設定値（例えば、設定値1）が設定されていることを示唆し、RAM102の初期化（クリア）が実行されてから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、30変動目において特殊な変動パターンにて変動表示が実行されると、遊技者にとって有利な設定値（例えば、設定値1）が設定されていることが確定するなど、特定のタイミングや特定回数の変動表示において特殊な変動パターンにて変動表示が実行されるか否かに注目させるゲーム性としてもよい。なお、パチンコ遊技機1をこのようなゲーム性とする場合は、設定されている設定値が1のときに、RAM102の初期化（クリア）が

【0368】

変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルを特殊変動パターン判定テーブルから通常時の変動パターン判定テーブルに切り替える切替条件（テーブルを切り替えるまでの変動回数）は、設定されている設定値に応じて異なる割合にて決定してもよい。設定されている設定値に応じて変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルを切り替える切替条件が異なることによって、特定の変動パターン（例えば、短縮非リーチ（PA1-4））の決定割合が低下したタイミングに遊技者を注目させることができるので、変動パターンによる演出効果を高めることができる。

【0369】

RAM102の初期化（クリア）が実行されてから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、所定時間（例えば、1時間）が経過するまで、または、所定回数（例えば、100回）の変動表示が実行されるまでの間は、特定の変動パターンの変動表示（例えば、スーパーリーチの変動パターンの変動表示）の決定割合が通常時の各変動パターン判定テーブルを用いて変動パターンを決定する場合よりも増加あるいは低下するようにしてもよい。この場合には、設定されている設定値が1である場合と2である場合、3である場合とで、それぞれ異なる決定割合にてスーパーリーチの変動パターンの変動表示の実行を決定してもよい。これにより、RAM102の初期化（クリア）が実行されてから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、所定時間（例えば、1時間）が経過するまで、または、所定回数（例えば、100回）の変動表示が実行されるまでの間においてスーパーリーチの変動パターンの変動表示回数に遊技者を注目させることができるので、スーパーリーチの変動パターンの変動表示による演出効果を高めることができる。さらに、RAM102の初期化（クリア）が実行され

てから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、所定時間が経過するまで、または、所定回数の変動表示が実行されるまでの間においてのみ決定可能な変動パターンを設定値ごとに設け、これら設定値に応じた変動パターンによる変動表示の実行によってパチンコ遊技機1に設定されている設定値を遊技者に対して報知可能としてもよい。

【0370】

RAM102の初期化(クリア)が実行されてから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、所定時間(例えば、1時間)が経過するまで、または、所定回数(例えば、100回)の変動表示が実行されるまでの間は、パチンコ遊技機1に設定されている設定値に応じて非リーチやノーマルリーチ等のスーパーリーチ以外の変動パターンの決定割合が異なってもよいし、パチンコ遊技機1に設定されている設定値に応じて非リーチやノーマルリーチ、スーパーリーチ等の通常の変動パターンとは異なる変動パターン(例えば、変動時間が0.1等の極端に短い変動パターンや、変動時間が10分等の極端に長い変動パターン)の決定割合が異なるようにしてもよい。

10

【0371】

RAM102の初期化(クリア)が実行されてから、または、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が変更されてから、所定時間(例えば、1時間)が経過するまで、または、所定回数(例えば、100回)の変動表示が実行されるまでの特定期間は、特定の演出が実行される割合でパチンコ遊技機1に設定されている設定値を示唆するようにしてもよい。例えば、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が遊技者にとって有利な設定値であることを示唆する高設定示唆演出を実行可能とし、特定期間は、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が1(最も遊技者にとって有利な設定値)である場合に高設定値示唆演出が最も実行されやすく、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が3(最も遊技者にとって不利な設定値)である場合に高設定値示唆演出が最も実行されにくくすればよい。特定期間では、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が前回パチンコ遊技機1への電源供給が停止したときから変更されたか否かに応じて非リーチ、ノーマルリーチ、スーパーリーチの少なくともいずれかの変動パターンの決定割合が異なるようにしてもよい。

20

【0372】

パチンコ遊技機1は、大当たり遊技終了後に遊技状態を確変状態に制御可能なパチンコ遊技機として構成され、大当たり遊技中に第3カウントスイッチを遊技球が通過したことに基づいて大当たり遊技終了後の遊技状態を確変状態に制御可能としてもよい。この場合は、大当たり種別として、大当たり遊技中に第2大入賞口を開放する大当たり種別、つまり、遊技球が大当たり遊技中に第3カウントスイッチを通過可能な大当たり種別(以下、大当たりX)と、大当たり遊技中に第2大入賞口を開放しない、つまり、遊技球が大当たり遊技中に第3カウントスイッチを通過不能な大当たり種別(以下、大当たりY)を設け、これら大当たりXと大当たりYの決定割合を設定値に応じて異ならせるとよい。このようにすることで、設定されている設定値に応じて大当たり遊技終了後に遊技状態が確変状態に制御される割合を異ならせることができるので、遊技興趣を向上できる。

30

【0373】

変動表示結果が大当たりとなる割合や、大当たり種別の決定割合が異なることに加えて、あるいは代えて、遊技球が各入賞口に入賞した際の賞球数や、大当たり遊技中における各ラウンドにおける大入賞口への遊技球の上限入賞数を、設定されている設定値に応じて異ならせるようにしてもよい。さらに、大当たり遊技中における第1大入賞口と第2大入賞口の開放パターンを、設定されている設定値に応じて異ならせるようにしてもよい。これにより、大当たり遊技状態において付与される賞球数を、設定値に応じて異ならせることができるので、遊技興趣を向上できる。

40

【0374】

パチンコ遊技機1に可動体を設け、この可動体を変動表示中や大当たり遊技中といった遊技中に動作させる可動体演出を実行可能としてもよい。このような可動体を設ける場合は

50

、第2大入賞口の内部における規制部材の進退動作確認などの可変入賞初期化制御を実行可能にするとともに、可動体の動作確認や可動体を初期位置に移動させる可動体初期化制御を演出制御用CPU120により実行可能とし、パチンコ遊技機1に新たな設定値が設定されるとき（例えば、パチンコ遊技機1に電源が投入されたときや、パチンコ遊技機1に新たな設定値が設定されたとき）に、可変入賞初期化制御と可動体初期化制御を実行するようにしてもよい。これにより、規制部材や可動体の動作に、新たな設定値を的確に反映させることができる。可変入賞初期化制御や可動体初期化制御は、メイン処理におけるステップSa13またはステップSa14の実行後に実行すればよい。例えば1回目のタイマ割込が発生したタイミングで、可変入賞初期化制御や可動体初期化制御を実行してもよい。可変入賞初期化制御と可動体初期化制御を実行可能である場合は、可変入賞初期化制御を可動体初期化制御よりも前のタイミングにて開始してもよい。あるいは、可変入賞初期化制御と可動体初期化制御を同時に開始するとともに、可変入賞初期化制御を可動体初期化制御よりも先に終了してもよい。これにより、遊技球の入賞にかかわる初期化制御を適切に行うことができる。

【0375】

設定されている設定値に応じてスーパーリーチ変動パターンの決定割合が異なってもよい。特定可変表示パターンは、スーパーリーチの変動パターンとは異なる変動パターンであってもよい。いずれの変動パターンを特定可変表示パターンとするかの設定は、パチンコ遊技機1の仕様に応じて任意に変更可能である。

【0376】

図9-23および図9-24は、錠スイッチ51と設定切替スイッチ52の設置箇所を主基板11の側方とした変形例を示している。錠スイッチ51と設定切替スイッチ52をパチンコ遊技機1の背面側に設けることによって、遊技場の係員などが遊技機用枠3を開放しなければこれら錠スイッチ51と設定切替スイッチ52を操作不能である。これに加えて、遊技機用枠3の閉鎖時に錠スイッチ51と設定切替スイッチ52をパチンコ遊技機1の背面側から被覆するセキュリティカバー500Aを設けることで、遊技機用枠3の閉鎖時におけるパチンコ遊技機1の不正な設定値の変更を防止できるようにしてもよい。

【0377】

セキュリティカバー500Aは、外枠1aの右側辺下部に取り付けられている。これにより、遊技機用枠3の閉鎖時には、セキュリティカバー500Aがパチンコ遊技機1の背面側から錠スイッチ51と設定切替スイッチ52に近接することによって、錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とを操作不能とすることができる。その一方で、遊技機用枠3の開放時には、セキュリティカバー500Aが錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とから離間することによって、錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とを操作可能とすることができる。錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とをパチンコ遊技機1の背面側からカバー体によって被覆するとともに、さらに遊技機用枠3の閉鎖時にパチンコ遊技機1の背面側からカバー体をセキュリティカバー500Aによってパチンコ遊技機1の背面側から被覆する（セキュリティカバー500Aによってカバー体を前方に向けて押圧する）ことにより、遊技機用枠3の閉鎖時におけるパチンコ遊技機1の不正な設定値の変更をより強力に防止できるようにしてもよい。設定切替スイッチ52がクリアスイッチAK001で代用される場合には、設定切替スイッチ52に代えて、クリアスイッチAK001をカバー体やセキュリティカバー500Aによって被覆すればよい。

【0378】

図9-25は、セキュリティカバーを遊技機用枠3に設けた変形例を示している。具体的には、セキュリティカバー500Bを遊技機用枠3に対して左右方向にスライド可能に設けてもよい。遊技機用枠3の閉鎖時には、セキュリティカバー500Bの右端部を外枠1aの右側辺と遊技機用枠3との間で挟持し、セキュリティカバー500Bを錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とを背面側から被覆している状態から移動不能とすればよい。そして、遊技機用枠3の開放時には、セキュリティカバー500Bをスライド移動させることによって錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とを操作可能とすれば

よい。設定切替スイッチ52がクリアスイッチAK001で代用される場合には、設定切替スイッチ52に代えて、クリアスイッチAK001をセキュリティカバー500Bによって被覆すればよい。

【0379】

図9-26は、セキュリティカバーを回動可能に設けた変形例を示している。具体的には、セキュリティカバー500Cの左端部を遊技機用枠3の背面側に設けられた上下方向を向く枢軸に対して回動可能に枢支してもよい。このような場合は、遊技機用枠3の閉鎖時に、セキュリティカバー500Cの右端部を外枠1aの右側辺と遊技機用枠3との間で挟持し、セキュリティカバー500Cを錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とを背面側から被覆している状態から移動不能とすればよい。そして、遊技機用枠3の開放時には、セキュリティカバー500Cを図示しない枢軸周りに回動させることによって錠スイッチ51と設定切替スイッチ52とを操作可能とすればよい。設定切替スイッチ52がクリアスイッチAK001で代用される場合には、設定切替スイッチ52に代えて、クリアスイッチAK001をセキュリティカバー500Cによって被覆すればよい。

10

【0380】

これらのセキュリティカバーを主基板11に重複するように設ける場合には、セキュリティカバーを透過性を有する樹脂材等によって構成し、主基板11の実装面や封印シールの視認性を妨げないようにしてもよい。

【0381】

パチンコ遊技機1は、確変ループタイプやV確変タイプなど、異なる遊技性であってもよい。確変ループタイプやV確変タイプとする場合には、特定の大当たり遊技終了後に第1大入賞口を開放対象とする小当たりにより持ち玉を増加させることが可能な機能（いわゆる小当たりタイム）を有するようにしてもよい。小当たりタイムの機能を有する遊技機とする場合は、設定値に応じて大当たり確率を異ならせる（例えば、設定値1の場合は通常状態の大当たり確率を $1/200$ とするとともに確変状態の大当たり確率を $1/20$ とし、設定値2の場合は通常状態の大当たり確率を $1/300$ とするとともに確変状態の大当たり確率を $1/30$ とする）ことによって、一方の設定値が設定されている場合は、初当たり確率が他の設定値が設定されている場合よりも高いことにより小当たりタイムに突入しやすくなるが、確変制御中に大当たりとなる確率も他の設定値が設定されている場合よりも高いので、小当たりタイムが終了しやすくなる。つまり、確変制御を実行可能なパチンコ遊技機に小当たりタイムの機能を搭載する場合は、通常状態における大当たり確率が高い設定値が設定されているほど小当たりタイムに突入する確率が高い一方で小当たりタイムが継続しにくく、通常状態における大当たり確率が低い設定値が設定されているほど小当たりタイムに突入する確率が低い一方で小当たりタイムが継続しやすくなる。このため、確変ループタイプやV確変タイプのパチンコ遊技機1にあっては、小当たりタイムの機能を搭載することによって遊技の幅を広げることができるばかりか、大当たり確率の低い設定値が設定されているパチンコ遊技機1であっても遊技者に対して遊技を行う意志を惹起させることができる。

20

30

【0382】

V確変タイプのパチンコ遊技機1にあっては、確変制御決定用ラウンドにおける確変制御決定用大入賞口の開放パターンを長期開放パターン（遊技球が確変制御決定用大入賞口に入賞しやすい開放パターン）と短期開放パターン（遊技球が確変制御決定用大入賞口に入賞しにくい開放パターン）とから決定する場合、これら長期開放パターンと短期開放パターンをパチンコ遊技機1に設定されている設定値に応じて異なる割合にて決定することによって、実質的な確変突入確率（確変大当たりの割合）を異ならせるようにしてもよい。

40

【0383】

遊技領域の所定位置（例えば、第2大入賞口の上方位置）に大当たり種別決定用ゲートを設けるとともに、特別図柄が大当たりを示す組み合わせで導出表示された後に遊技球が大当たり種別決定用ゲートを通過したタイミングにて大当たり種別判定用の乱数値MR2を抽出し、抽出したMR2の値に基づいて決定した大当たり種別に応じた大当たり遊技を開始するようにしてもよい。このように大当たり種別決定用ゲートを設ける場合は、パチンコ遊技機1に

50

設定されている設定値に応じて異なる割合で大当たり種別を決定する（例えば、大当たり種別として16ラウンド大当たりと4ラウンド大当たりが設けられている場合、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が1である場合に、16ラウンド大当たりの大当たり遊技状態に制御される割合が最も高く、パチンコ遊技機1に設定されている設定値が3である場合に、16ラウンド大当たりの大当たり遊技状態に制御される割合が最も低い）ようにしてもよい。

【0384】

錠スイッチ51や設定切替スイッチ52あるいはクリアスイッチAK001は、遊技機用枠3の前方側に設けてもよい。このように錠スイッチ51や設定切替スイッチ52あるいはクリアスイッチAK001を遊技機用枠3の前方側に設ける場合は、錠スイッチ51や設定切替スイッチ52あるいはクリアスイッチAK001を打球操作ハンドルや打球発射装置の近傍に設けることで、ガラス扉枠3aを開放しなければ操作不能なようにすればよい。

10

【0385】

設定されている設定値に応じて異なる割合で決定されるのは、少なくとも大当たり遊技状態といった、遊技者にとって有利な有利状態に制御するか否かを決定される場合であればよく、大当たり種別や変動パターンについては、設定されている設定値にかかわらず共通の割合で決定されるものであってもよい。設定されている設定値に応じて異なる割合で変動表示結果を「大当たり」や「小当たり」とするか否かを決定する一方で、設定されている設定値にかかわらず共通の割合で大当たり種別や変動パターンを決定する場合には、設定値が変更されても変動パターンの決定割合は変更されないで、遊技者などに設定値を示唆しない、または示唆しにくくなる。設定されている設定値に応じて異なる割合で変動表示結果だけでなく変動パターンなども決定する場合には、設定値が変更されると変動パターンの決定割合も変更されるので、遊技者などに設定値を示唆できる、または示唆しやすくなる。

20

【0386】

以上のように、主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100では、電源投入による電力供給の開始に伴い、CPU103がメイン処理を実行することにより、錠スイッチ51やクリアスイッチAK001による動作の検出結果に応じて、設定変更状態、設定確認状態、初期化状態、停電復旧状態のいずれかに制御可能となる。設定変更状態は、設定切替スイッチ52あるいはクリアスイッチAK001の操作による設定値の変更を許可する変更許可状態である。設定確認状態は、表示モニタ29にて、設定されている設定値を確認可能な状態である。初期化状態は、設定変更状態や設定確認状態とは異なり、RAM102の記憶内容が初期化（クリア）された状態である。停電復旧状態は、RAM102の記憶内容が停電時の内容に復旧された状態である。

30

【0387】

図9-27は、電源投入時のスイッチ検出に応じた状態制御例を示している。電源スイッチAK002の操作に基づく電源投入により電力供給が開始されたときに、錠スイッチ51がオンであるとともに、クリアスイッチAK001がオンである場合には、メイン処理のステップSa13にて設定変更処理が実行されることで、設定変更状態の制御を行う。この場合には、メイン処理のステップSa9にてRAM102の記憶内容が初期化される。これに対し、電力供給が開始されたときに、錠スイッチ51がオンであり、クリアスイッチAK001がオフである場合には、メイン処理のステップAKS002にて設定確認処理が実行されることで、設定確認状態の制御を行う。この場合には、メイン処理のステップSa9が実行されず、ステップSa41、Sa42により、RAM102の記憶内容が停電時の内容に復旧される。電力供給が開始されたときに、錠スイッチ51がオフであり、クリアスイッチAK001がオンである場合には、メイン処理のステップSa9にてRAM102の記憶内容が初期化されることで、初期化状態の制御を行う。この場合には、メイン処理のステップSa12にて錠スイッチ51がオフであると判定されるので、ステップSa13の設定変更処理が実行されない。電力供給が開始されたときに、錠スイッチ51がオフであるとともに、クリアスイッチAK001がオフである場合には、メイ

40

50

ン処理のステップS a 4 1、S a 4 2により、R A M 1 0 2の記憶内容が停電時の内容に復旧されることで、停電復旧状態の制御を行う。この場合には、メイン処理のステップA K S 0 0 1にて錠スイッチ5 1がオフであると判定されるので、ステップA K S 0 0 2の設定確認処理が実行されない。このように、電源スイッチA K 0 0 2を用いた電源投入の動作に伴い、錠スイッチ5 1、および、クリアスイッチA K 0 0 1により、遊技場の係員などによるオンとオフの切替操作や押下操作となる各種動作を検出し、それらの検出結果に応じた状態の制御を行うことができる。

【0388】

(上記特徴部に係る手段の説明)

上記実施例には、以下のような特徴部が含まれている。つまり、従来、設定値を設定可能なパチンコ遊技機として、例えば、特開2010-200902号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報に記載の遊技機にあっては、設定されている設定値を表示するための専用の設定値表示手段が設けられており、遊技機のコスト増を防ぐことができないという問題があった。そこで、この問題を解決する特徴部に係る手段1の遊技機として、

遊技媒体(例えば、遊技球)を用いた遊技が可能であり、遊技者にとって有利な有利状態(例えば、大当り遊技状態)に制御可能な遊技機(例えば、パチンコ遊技機1)であって、

複数の設定値のうちのいずれかの設定値(例えば、設定値1~設定値3のいずれか)に設定可能な設定手段(例えば、C P U 1 0 3がS a 1 3の設定変更処理を実行する部分)と、

設定された設定値にもとづいて前記有利状態の制御を実行可能な遊技制御手段(例えば、C P U 1 0 3が特別図柄プロセス処理を実行する部分)と、

遊技媒体が所定領域(例えば、一般入賞口、第1始動入賞口、第2始動入賞口、第1大入賞口、第2大入賞口など)に進入することにもとづいて遊技価値を付与する遊技価値付与手段(例えば、C P U 1 0 3が大当り開放中処理を実行する部分など)と、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段(例えば、表示モニタ29など)と、

を備え、

前記情報表示手段は、前記設定手段にて設定されている設定値を表示可能である(例えば、表示モニタ29の第1表示部29Aによる表示など)

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この手段1によれば、設定されている設定値を表示するための表示装置を個別に設ける必要がないので、遊技機のコスト増を防ぐことができる。

【0389】

上記特徴部の手段2の遊技機として、

前記情報表示手段は、設定値に応じた所定情報を表示可能である(例えば、表示モニタ29において連比、役比、ベースを表示可能な部分など)

ことを特徴とする手段1に記載の遊技機が記載されており、この手段2においては、遊技機の状態を把握しやすくなる。

【0390】

上記特徴部の手段3の遊技機として、

前記情報表示手段は、各設定値の所定情報を順次表示可能である(例えば、表示モニタ29は、短期連比、短期役比、総累計連比、総累計役比、ベース1、ベース2を5秒間隔で順次表示する部分など)

ことを特徴とする手段2に記載の遊技機が記載されており、この手段3においては、各設定値の所定情報を把握しやすくなる。

【0391】

上記特徴部の手段4の遊技機として、

前記情報表示手段は、各設定値の所定情報を異なる表示態様により表示可能である(例

10

20

30

40

50

えば、設定値 1 では、連比、役比、ベースを赤色で表示し、設定値 2 では、連比、役比、ベースを緑色で表示し、設定値 3 では、連比、役比、ベースを青色で表示する部分など)

ことを特徴とする手段 2 または手段 3 に記載の遊技機が記載されており、この手段 4 においては、各設定値の所定情報を把握しやすくなる。

【0392】

上記特徴部の手段 5 の遊技機として、

操作手段（例えば、表示切替スイッチ 30 など）を備え、

前記情報表示手段は、各設定値の所定情報を、前記操作手段の操作に応じて切替表示可能である（例えば、表示切替スイッチ 30 の操作によって、設定値 1 の連比、役比、ベースの表示を、設定値 2 の連比、役比、ベースの表示に切り替える部分や、設定値 2 の連比、役比、ベースの表示を、設定値 3 の連比、役比、ベースの表示に切り替える部分など）

10

ことを特徴とする手段 2 ～手段 4 のいずれかに記載の遊技機が記載されており、この手段 5 においては、各設定値の所定情報を把握しやすくなる。

【0393】

上記特徴部の手段 6 の遊技機として、

前記情報表示手段は、前記設定手段によって設定されている設定値に応じた所定情報を表示する（例えば、設定されている設定値に応じた連比、役比、ベースのみを表示可能とする部分など）

ことを特徴とする手段 2 ～手段 5 のいずれかに記載の遊技機が記載されており、この手段 6 においては、設定手段にて設定されている設定値の所定情報の確認作業を容易に行うことができる。

20

【0394】

上記特徴部の手段 7 の遊技機として、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を算出可能な算出手段（例えば、CPU 103 が 6000 個分の連比（%）、役比（%）、及び累計の連比（%）、役比（%）及び前回の賞球 60000 個に基づいて算出されたベース（ベース 1（%））、直前の賞球 60000 個に基づいて算出されたベース（ベース 2（%））を算出する部分など）を備え、

前記算出手段は、前記情報を各設定値毎に個別に算出可能であり（例えば、一般入賞賞球や第 1 始動口賞球、普通電役賞球、特別電役賞球、賞球合計、打込合計は、設定されている設定値に応じた記憶領域（リングバッファ）に記憶されることにより設定値ごとに個別に算出可能な部分など）、

30

前記情報表示手段は、設定値のうちのいずれか 1 の特定設定値に応じた前記情報のみを表示する（例えば、設定値 1 ～設定値 3 のいずれか 1 の設定値に応じた連比、役比、ベースのみを表示可能とする部分など）

ことを特徴とする手段 1 ～手段 6 のいずれかに記載の遊技機が記載されており、この手段 7 においては、情報の確認作業を容易に行うことができる。

【0395】

上記特徴部の手段 8 の遊技機として、

前記遊技価値付与手段によって付与される遊技価値に関する情報を算出可能な算出手段（例えば、CPU 103 が 6000 個分の連比（%）、役比（%）、及び累計の連比（%）、役比（%）及び前回の賞球 60000 個に基づいて算出されたベース（ベース 1（%））、直前の賞球 60000 個に基づいて算出されたベース（ベース 2（%））を算出する部分など）を備え、

40

前記算出手段は、各設定値に応じた前記情報である個別情報を個別に算出可能であるとともに、2 以上の異なる設定値に応じた前記情報である複合情報を算出可能であって（例えば、2 以上の設定値において合算した連比、役比、ベースを算出する部分など）、

前記情報表示手段は、前記情報と前記複合情報とを表示可能である（例えば、2 以上の設定値における連比、役比、ベースを算出して表示モニタ 29 に表示可能とする部分など）

ことを特徴とする手段 1 ～手段 7 のいずれかに記載の遊技機が記載されており、この手

50

段 8 によれば、遊技機の状態を、より詳細に把握することができる。

【0396】

(他の特徴部に関する演出制御の説明)

図 9-28 は、上記特徴部を備える実施例において、演出制御用 CPU 120 が実行する演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。この演出制御メイン処理は、上記実施の形態における演出制御メイン処理に代えて実行できればよい。本実施例の演出制御メイン処理において、演出制御用 CPU 120 は、上記実施の形態と同様の初期化処理 (ステップ AKS011) を実行した後、上記実施の形態とは異なり、電源投入時コマンド処理 (ステップ AKS012) を実行する。電源投入時コマンド処理を実行した後は、上記実施の形態と同様に、タイマ割込フラグがオンとなっているか否かを判定し (ステップ AKS013)、オフであれば (ステップ AKS013; No)、ステップ AKS013 の処理を繰り返し実行して待機する。これに対し、タイマ割込フラグがオンである場合には (ステップ AKS013; Yes)、タイマ割込フラグをクリアしてオフ状態とし (ステップ AKS014)、コマンド解析処理 (ステップ AKS015)、演出制御プロセス処理 (ステップ AKS016)、演出用乱数更新処理 (ステップ AKS017) を順に実行する。

10

【0397】

図 9-29 は、電源投入時コマンド処理として、ステップ AKS012 にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。例えば、演出制御用 CPU 120 は、電力供給の開始に伴い主基板 11 から送信された演出制御コマンドを、受信コマンドとして取得し、その内容を判定する。具体的には、受信コマンドが RAM クリア通知コマンドとなるコマンド 9000H であるか否かを判定する (ステップ AKS021)。RAM クリア通知コマンドではない場合には (ステップ AKS021; No)、受信コマンドが停電復旧指定コマンドとなるコマンド 9200H であるか否かを判定する (ステップ AKS022)。停電復旧停止コマンドではない場合には (ステップ AKS022; No)、受信コマンドが設定変更開始コマンドとなるコマンド 9100H であるか否かを判定する (ステップ AKS023)。設定変更開始コマンドではない場合には (ステップ AKS023; No)、受信コマンドが設定確認開始コマンドとなるコマンド 9400H であるか否かを判定する (ステップ AKS024)。設定確認開始コマンドではない場合には (ステップ AKS024; No)、ステップ AKS021 に戻り、受信コマンドを取得するまでステップ AKS021 ~ AKS024 を繰り返し実行して待機する。なお、受信コマンドを取得できずに予め定められたエラー判定時間が経過した場合には、受信コマンドのエラーが発生したことを報知してもよい。

20

30

【0398】

ステップ AKS023 にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定された場合には (ステップ AKS023; Yes)、遊技停止状態開始時処理を実行する (ステップ AKS025)。遊技停止状態開始時処理では、パチンコ遊技機 1 における遊技の進行を停止させる遊技停止状態となることに対応して、遊技の進行に伴う演出制御の進行を停止させる。ステップ AKS025 にて実行される遊技停止状態開始時処理では、例えば、主基板 11 から送信される演出制御コマンドのうち、設定変更終了コマンド以外のコマンドについては、受信を無効とする設定を行うようにすればよい。これにより、例えば演出図柄の可変表示や大当たり中の演出表示といった、遊技の進行に伴う各種の演出が実行されないように規制すればよい。設定変更開始コマンドを受信した場合には、設定変更状態となることに対応した遊技停止状態であるときに、遊技停止状態ではないときに実行可能な遊技の進行に伴う各種の演出が、実行されないという範囲あるいは限界としての制限が設けられる。

40

【0399】

ステップ AKS025 にて遊技停止状態開始時処理を実行した後は、設定変更報知を開始する制御を行う (ステップ AKS026)。例えば、演出制御用 CPU 120 は、設定変更報知に対応して予め用意された制御データに基づき、演出表示装置 5 に設定変更報

50

知画面を表示させ、スピーカ 8 L、8 R から設定変更報知音声を出力させるように、制御を行えばよい。こうして設定変更報知の制御が開始された後には、設定変更を終了する可否かを判定する（ステップ A K S 0 2 7）。ステップ A K S 0 2 7 では、主基板 1 1 からの受信コマンドが設定変更終了コマンドとなるコマンド 9 3 X X H である場合に、設定変更を終了すると判定すればよい。設定変更終了コマンドの受信がなく、設定変更を終了しない場合には（ステップ A K S 0 2 7 ; N o）、ステップ A K S 0 2 7 を繰り返し実行して待機する。

【0400】

ステップ A K S 0 2 7 にて設定変更を終了すると判定した場合には（ステップ A K S 0 2 7 ; Y e s）、設定変更報知を終了する制御を行う（ステップ A K S 0 2 8）。例えば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、演出表示装置 5 における設定変更報知画面の表示を終了させ、スピーカ 8 L、8 R による設定変更報知音声の出力を終了させるように、制御を行えばよい。こうして設定変更報知の制御が終了した後には、遊技停止状態終了時処理を実行する（ステップ A K S 0 2 9）。遊技停止状態終了時処理では、無効とされていた主基板 1 1 からのコマンド受信を有効とする設定を行うようにすればよい。これにより、例えば演出図柄の可変表示や大当たり中の演出表示といった、遊技の進行に伴う各種の演出が実行可能となるように規制を解除すればよい。

10

【0401】

その後、初期化報知を実行する制御を行う（ステップ A K S 0 3 0）。例えば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、初期化報知に対応して予め用意された制御データに基づき、予め定められた初期化報知時間が経過するまでの初期化報知期間において、演出表示装置 5 に初期化報知画面を表示させ、スピーカ 8 L、8 R から初期化報知音声を出力させるように、制御を行えばよい。ステップ A K S 0 2 1 にて受信コマンドが R A M クリア通知コマンドであると判定した場合にも（ステップ A K S 0 2 1 ; Y e s）、ステップ A K S 0 3 0 に進むことで、初期化報知を実行できるようにすればよい。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴いクリアスイッチ A K 0 0 1 の押下操作となる動作が検出された場合に対応して、R A M 1 0 2 の記憶内容が初期化（クリア）されたことを報知できる。

20

【0402】

ステップ A K S 0 2 4 にて受信コマンドが設定確認開始コマンドであると判定された場合には（ステップ A K S 0 2 4 ; Y e s）、遊技停止状態開始時処理を実行する（ステップ A K S 0 3 1）。ステップ A K S 0 3 1 にて実行される遊技停止状態開始時処理では、例えば、主基板 1 1 から送信される演出制御コマンドのうち、設定確認終了コマンド以外のコマンドについては、受信を無効とする設定を行うようにすればよい。これにより、例えば演出図柄の可変表示や大当たり中の演出表示といった、遊技の進行に伴う各種の演出が実行されないように規制すればよい。設定確認開始コマンドを受信した場合には、設定確認状態となることに対応した遊技停止状態であるときに、遊技停止状態ではないときに実行可能な遊技の進行に伴う各種の演出が、実行されないという範囲あるいは限界としての制限が設けられる。

30

【0403】

ステップ A K S 0 3 1 にて遊技停止状態開始時処理を実行した後には、設定確認報知を開始する制御を行う（ステップ A K S 0 3 2）。例えば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、設定確認報知に対応して予め用意された制御データに基づき、演出表示装置 5 に設定確認報知画面を表示させ、スピーカ 8 L、8 R から設定確認報知音声を出力させるように、制御を行えばよい。こうして設定確認報知の制御が開始された後には、設定確認を終了する可否かを判定する（ステップ A K S 0 3 3）。ステップ A K S 0 3 3 では、主基板 1 1 からの受信コマンドが設定確認終了コマンドとなるコマンド 9 4 0 1 H である場合に、設定確認を終了すると判定すればよい。設定確認終了コマンドの受信がなく、設定確認を終了しない場合には（ステップ A K S 0 3 3 ; N o）、ステップ A K S 0 3 3 を繰り返し実行して待機する。

40

【0404】

50

ステップA K S 0 3 3にて設定確認を終了すると判定した場合には（ステップA K S 0 3 3；Y e s）、設定確認報知を終了する制御を行う（ステップA K S 0 3 4）。例えば、演出制御用C P U 1 2 0は、演出表示装置5における設定確認報知画面の表示を終了させ、スピーカ8 L、8 Rによる設定確認報知音声の出力を終了させるように、制御を行えばよい。こうして、設定確認報知の制御が終了した後は、遊技停止状態終了時処理を実行する（ステップA K S 0 3 5）。これにより、例えば演出図柄の可変表示や大当り中の演出表示といった、遊技の進行に伴う各種の演出が実行可能となるように規制を解除すればよい。

【0405】

その後、停電復旧報知を実行する制御を行ってもよい。例えば、演出制御用C P U 1 2 0は、停電復旧報知に対応して予め用意された制御データに基づき、演出表示装置5に停電復旧報知画面を表示させ、スピーカ8 L、8 Rから停電復旧報知音声を出力させるように、制御を行ってもよい。ステップA K S 0 2 2にて受信コマンドが停電復旧指定コマンドであると判定した場合にも（ステップA K S 0 2 2；Y e s）、停電復旧報知を実行できるようにしてもよい。これらの場合には、電源投入による電力供給の開始に伴いクリアスイッチA K 0 0 1の押下操作となる動作が検出されない場合に対応して、R A M 1 0 2の記憶内容が停電時の内容に復旧されたことを報知できればよい。

【0406】

図9-30は、本実施例において、演出制御による報知や画面表示などに関し、制御の優先度を示している。パチンコ遊技機1では、電源投入による電力供給の開始に伴い、設定変更状態や設定確認状態に制御された場合に、パチンコ遊技機1における遊技の進行を停止させる遊技停止状態となる。これに対応して、演出制御用C P U 1 2 0は、電源投入時コマンド処理のステップA K S 0 2 5やステップA K S 0 3 1にて、遊技停止状態開始時処理を実行する。遊技停止状態開始時処理が実行された後は、設定変更終了コマンドや設定確認終了コマンドとは異なるコマンドの受信が無効となり、通常の演出に関する制御が実行されないように規制される。そのため、設定変更報知や設定確認報知の優先度A K P 0 1は、演出制御に関する優先度のうちで、最も高い優先度となる。例えば節電機能等設定画面などの優先度A K P 0 2は、設定変更報知や設定確認報知の優先度A K P 0 1よりも低い優先度となる。節電機能等設定画面は、パチンコ遊技機1（遊技機用枠3）の背面側に設けられた出力量切替スイッチのスイッチ位置を、特定位置として予め定められた位置とした場合に、節電機能の有無や種類、R T Cによる現在日時の設定などを可能にするために、演出表示装置5にて表示可能な画面である。磁石エラー報知などの優先度A K P 0 3は、節電機能等設定画面などの優先度A K P 0 2よりも低い優先度となるので、設定変更報知や設定確認報知の優先度A K P 0 1よりも低い優先度となる。通常時における遊技の進行に対応した通常遊技画面の優先度A K P 0 Zは、演出制御に関する優先度のうちで、最も低い優先度となるので、設定変更報知や設定確認報知の優先度A K P 0 1よりも低い優先度となる。

【0407】

このように、設定変更報知や設定確認報知の優先度A K P 0 1は、節電機能等設定画面などの優先度A K P 0 2よりも高いので、電源投入時コマンド処理のステップA K S 0 2 6により設定変更報知を開始する制御が行われた場合や、ステップA K S 0 3 2により設定確認報知を開始する制御が行われた場合には、設定変更や設定確認の終了となる前に、仮に、出力量切替スイッチのスイッチ位置が特定位置に切り替えられたとしても、出力量切替スイッチを切り替えたことによる節電機能等設定画面の表示は開始されない。こうして、設定変更報知画面や設定確認報知画面といった、パチンコ遊技機1における設定値に関する表示を、節電機能等設定画面といった、演出の出力量あるいは出力制御に関する表示よりも優先して表示する。これにより、設定値に関する表示が適切に行われるので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0408】

（他の特徴部における演出制御に関する変形例の説明）

図9-31は、遊技中に設定確認処理を実行可能な変形例において実行される演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。パチンコ遊技機1における設定値は、電源投入時に確認可能な形態に限定されるものではなく、設定値の確認は遊技中に実行可能であってもよい。この場合には、CPU103がメイン処理にてステップS a 1 6より後の処理を開始した後、遊技場の係員などにより遊技機用枠3が開放され、錠スイッチ51をオンとする切替操作が行われると、その操作が検出されたことにより、表示モニタ29では、第1表示部29Aにおいて現在のパチンコ遊技機1に設定されている設定値を表示させる。この表示は、遊技場の係員などにより設定切替スイッチ52あるいはクリアスイッチAK001が押下操作されても変更されず、現在のパチンコ遊技機1で設定されている設定値を確認するための表示となっている。遊技中に設定確認処理の実行が開始されるときには、パチンコ遊技機1において設定されている設定値を確認可能な設定確認状態となり、主基板11から演出制御基板12に対して、設定確認開始コマンドとなるコマンド9400Hが送信される。設定確認処理の実行が終了するときには、設定確認状態が終了し、主基板11から演出制御基板12に対して、設定確認終了コマンドとなるコマンド9401Hが送信される。変形例における演出制御メイン処理では、ステップAKS017にて演出用乱数更新処理を実行した後、進行中設定確認処理（ステップAKS01A）を実行してから、ステップAKS013に戻る。

【0409】

図9-32は、進行中設定確認処理として、ステップAKS01Aにて実行される処理の一例を示すフローチャートである。例えば、演出制御用CPU120は、表示モニタ29にて、設定されている設定値を確認可能な表示している設定確認中であるか否かを判定する（ステップAKS051）。ステップAKS051では、例えばステップAKS058における制御が行われた後、ステップAKS060における制御が行われるまでの期間において、設定確認中であると判定すればよい。設定確認中ではない場合には（ステップAKS051；No）、主基板11から送信された設定確認開始コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップAKS052）。このとき、設定確認開始コマンドを受信した場合には（ステップAKS052；Yes）、パチンコ遊技機1における遊技の進行中であるか否かを判定する（ステップAKS053）。ステップAKS053では、主基板11から送信された客待ちデモ指定コマンドを受信した後、第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドを受信するまでの期間において、遊技の進行中ではないと判定し、それ以外の期間では、遊技の進行中であると判定すればよい。

【0410】

ステップAKS053にて遊技の進行中であると判定した場合には（ステップAKS053；Yes）、進行中設定確認フラグをオン状態にセットする（ステップAKS054）。進行中設定確認フラグは、遊技の進行中に設定確認開始コマンドを受信したことを示すフラグである。ステップAKS052にて設定確認開始コマンドを受信していないと判定した場合や（ステップAKS052；No）、ステップAKS054にて進行中設定確認フラグをオンとした後には、主基板11から送信された客待ちデモ指定コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップAKS055）。このとき、客待ちデモ指定コマンドの受信がなければ（ステップAKS055；No）、進行中設定確認処理を終了する。

【0411】

ステップAKS055にて客待ちデモ指定コマンドを受信したと判定された場合には（ステップAKS055；Yes）、進行中設定確認フラグがオンであるか否かを判定する（ステップAKS056）。このとき、進行中設定確認フラグがオフであれば（ステップAKS056；No）、進行中設定確認処理を終了する。これに対し、進行中設定確認フラグがオンである場合には（ステップAKS056；Yes）、進行中設定確認フラグをクリアしてオフ状態としてから（ステップAKS057）、設定確認報知を開始する制御を行う（ステップAKS058）。ステップAKS053にて遊技の進行中ではないと判定された場合にも（ステップAKS053；No）、ステップAKS058に進み、設定確認報知を開始する制御を行う。これにより、遊技の進行中に設定確認開始コマンドを受

信した場合には、客待ちデモ指定コマンドを受信してから、設定確認報知を開始することができる。

【0412】

ステップAKS051にて設定確認中であると判定された場合には（ステップAKS051；Yes）、設定確認終了コマンドを受信したか否かを判定する（ステップAKS059）。このとき、設定確認終了コマンドを受信していなければ（ステップAKS059；No）、進行中設定確認処理を終了する。これに対し、設定確認終了コマンドを受信したと判定された場合には（ステップAKS059；Yes）、設定確認報知を終了する制御を行う（ステップAKS060）。

【0413】

このような進行中設定確認処理が実行されることにより、遊技中に設定確認処理が実行されて設定されている設定値が表示モニタ29に表示される場合に、演出制御基板12の側では、主基板11から送信された客待ちデモ表示コマンドを受信してから、設定確認報知画面の表示や設定確認報知音声の出力を開始することができる。これにより、遊技の進行に伴う演出の実行中に設定値が確認可能となった場合に、実行中の演出が中止されないようにして、設定値の確認による不都合を防止できる。

【0414】

なお、主基板11の側において、遊技中に設定確認処理を実行する場合には、客待ちデモ指定コマンドを送信可能になってから、設定確認状態の制御を行うようにしてもよい。この場合には、例えば、客待ちデモ指定コマンドとともに設定確認開始コマンドを、演出制御基板12に対して送信してもよい。あるいは、客待ちデモ指定コマンドとともに設定確認開始コマンドを送信するものに代えて、遊技中の設定確認に対応する専用のコマンドを送信して、遊技の進行が終了した後に、設定されている設定値を確認可能な状態の制御を行うようにしてもよい。

【0415】

あるいは、設定されている設定値は、パチンコ遊技機1の背面側に設けられた表示モニタ29にて表示され、演出表示装置5では設定値に対応する表示を行う必要がない。そこで、遊技中に設定確認処理を実行する場合には、主基板11から演出制御基板12に対して設定確認開始コマンドなどを送信せずに、表示モニタ29にて設定値を確認可能な表示を開始する制御を行うようにしてもよい。この場合には、演出制御基板12において、遊技の進行に伴う演出の実行が継続するように、演出制御用CPU120などによる制御を行うようにしてもよい。

【0416】

設定変更報知や設定確認報知に加えて、設定変更終了報知や設定確認終了報知を実行可能にしてもよい。例えば、電源投入時コマンド処理では、ステップAKS028での制御により、設定変更報知が終了するとともに、設定変更終了報知期間の開始に伴い設定変更終了報知が開始され、設定変更終了報知期間の終了に伴い設定変更終了報知を終了させてもよい。また、電源投入時コマンド処理では、ステップAKS034での制御により、設定確認報知が終了するとともに、設定確認終了報知期間の開始に伴い設定確認終了報知が開始され、設定確認終了報知期間の終了に伴い設定確認終了報知を終了させてもよい。

【0417】

設定変更報知では、演出表示装置5に設定変更報知画面を表示することなく、スピーカ8L、8Rから設定変更報知音声を出力させるように、制御が行われてもよい。設定確認報知では、演出表示装置5に設定確認報知画面を表示することなく、スピーカ8L、8Rから設定確認報知音声を出力させるように、制御が行われてもよい。あるいは、設定変更報知では、設定変更報知画面の表示や設定変更報知音声の出力に加え、または一部もしくは全部に代えて、遊技効果ランプ9の一部もしくは全部の発光部材、または遊技効果ランプ9とは別個に設けられた報知ランプといった任意の発光部材を、予め定められた設定変更報知態様で発光させる制御が行われてもよい。設定確認報知では、設定確認報知画面の表示や設定確認報知音声の出力に加え、または一部もしくは全部に代えて、遊技効果ラン

10

20

30

40

50

プ9の一部もしくは全部に代えて、遊技効果ランプ9の一部もしくは全部の発光部材、または遊技効果ランプ9とは別個に設けられた報知ランプといった任意の発光部材を、予め定められた設定確認報知態様で発光させる制御が行われてもよい。このように、設定変更報知は、任意の演出装置あるいは演出装置とは異なる報知装置を用いて、設定値が変更可能な状態であることの報知を行うことができればよい。設定確認報知は、任意の演出装置あるいは演出装置とは異なる報知装置を用いて、設定値が確認可能な状態であることの報知を行うことができればよい。なお、設定変更報知や設定確認報知が行われる形態に限定されるものではなく、設定変更報知や設定確認報知の一方または双方が行われないものであってもよい。

【0418】

設定変更終了コマンドとなるコマンド93XXHと、設定確認終了コマンドとなる9401Hとが用意される形態に限定されるものではなく、設定変更終了コマンドおよび設定確認終了コマンドとして、共通の設定終了時コマンドが用いられるものであってもよい。この場合、電源投入時コマンド処理では、ステップAKS027にて、設定終了時コマンドを受信したときに設定変更を終了すると判定し、ステップAKS033にて、設定終了時コマンドを受信したときに設定確認を終了すると判定すればよい。

【0419】

(特徴部71AKに関する説明)

図9-33は、本実施例の特徴部71AKに関し、パチンコ遊技機1の背面側に設けられた出力量切替スイッチ71AK001の構成例を示している。出力量切替スイッチ71AK001は、パチンコ遊技機1の背面側において、演出制御用CPU120が搭載された演出制御基板12の右上部分に設けられていればよい。出力量切替スイッチ71AK001は、演出制御基板12を収容する基板ケースに形成された開口部を介して外部から操作可能となっている。出力量切替スイッチ71AK001は、所定の演出出力などを初期設定するためのスイッチ切替操作といった、所定の動作を検出可能な回転式のスイッチであればよい。出力量切替スイッチ71AK001により初期設定される演出出力には、少なくとも、スピーカ8L、8Rの音量が含まれていればよい。また、遊技効果ランプ9などの発光部材の発光量が含まれていてもよい。例えば遊技場の係員が遊技機用枠3を開放したときに、出力量切替スイッチ71AK001を操作可能な状態になる。このように、出力量切替スイッチ71AK001は、遊技機用枠3を開放することが、演出出力の初期設定を変更可能にする条件となっている。出力量切替スイッチ71AK001は、演出出力を複数段階のいずれかに初期設定する。また、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置に応じて、スティックコントローラ31Aなどを用いて遊技者による演出出力の変更調整を許可するか禁止するかが切り替えられる。演出制御用CPU120は、こうした演出出力の設定を示すデータを、出力設定情報としてRAM122の所定領域などに記憶させればよい。

【0420】

図9-33(B)に示すように、出力量切替スイッチ71AK001は、「0」から「F」までの計16個のチャンネルを備えており、ツマミ71AK002を回動操作する動作により、チャンネルに対応するスイッチ位置を切り替えることができる。本実施例では、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置が「0」～「F」のいずれであるかに応じて、音量が6段階のいずれかに初期設定されるとともに、遊技者による音量調整を許可するか否かが切り替えられる。出力量切替スイッチ71AK001は直接または所定回路を介して演出制御用CPU120に接続され、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置を示す切替スイッチ信号が演出制御用CPU120に入力されることにより、チャンネルに対応するスイッチ位置を特定することができる。

【0421】

図9-34は、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置に応じた演出出力などの初期設定制御71AKC01を示している。この初期設定制御71AKC01において、例えば、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置が「5」である場合には

、スピーカ 8 L、8 R から出力される音声の音量について、「音量 6（最大）」に応じて上限音量が「97.0」に初期設定され、遊技者による音量設定（調整）が可能（許可）に制御される。なお、スピーカ 8 L、8 R から出力される音声の音量に限定されず、例えば遊技効果ランプ 9 の光量といった、任意の演出装置の出力量を出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置に応じて初期設定できればよい。出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置が「6」～「F」のいずれかである場合には、遊技者による音量設定（調整）が不可（禁止）となるので、初期設定された演出出力により演出が実行される。また、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置が「F」である場合に対応して、演出表示装置 5 において節電機能等設定画面が表示可能となり、節電機能の有無や種類（節電モード）、および、R T C 1 2 6 により現在日時を示す値の設定（変更）を行うことができる。

10

【0422】

このように、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 は、演出制御用 C P U 1 2 0 が搭載された演出制御基板 1 2 に設けられ、演出出力の調整に関する動作をツマミ 7 1 A K 0 0 2 により受け付けて、スイッチ位置を切り替える動作の検出に基づいて、演出の出力量を複数段階のいずれかに制御することを可能にする。演出制御用 C P U 1 2 0 では、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置を特定可能なスイッチ信号に基づいて、演出の出力量を複数段階のいずれかに制御するための処理が実行される。

【0423】

図 9-35 は、特徴部 7 1 A K に関して、設定変更報知、設定確認報知、初期化報知の実行例を示している。この実行例では、設定変更報知として、図 9-35（A）に示すように、設定変更報知画面 7 1 A K D 0 1 が演出表示装置 5 に表示され、設定変更報知音声 7 1 A K E 0 1 がスピーカ 8 L、8 R から出力される。また、設定確認報知として、図 9-35（B）に示すように、設定確認報知画面 7 1 A K D 0 2 が演出表示装置 5 に表示され、設定確認報知音声 7 1 A K E 0 2 がスピーカ 8 L、8 R から出力される。初期化報知として、図 9-35（C）に示すように、初期化報知画面 7 1 A K D 0 3 が演出表示装置 5 に表示され、初期化報知音声 7 1 A K E 0 3 がスピーカ 8 L、8 R から出力される。特徴部 7 1 A K では、上記実施例と同様に、演出制御メイン処理のステップ A K S 0 1 2 にて電源投入時コマンド処理が実行される。この電源投入時コマンド処理では、ステップ A K S 0 2 6 での制御により、設定変更報知が開始され、ステップ A K S 0 2 8 での制御により、設定変更報知が終了する。また、ステップ A K S 0 3 2 での制御により、設定確認報知が開始され、ステップ A K S 0 3 4 での制御により、設定確認報知が終了する。さらに、ステップ A K S 0 3 0 での制御により、初期化報知期間の開始に伴い初期化報知が開始され、初期化報知期間の終了に伴い初期化報知が終了する。なお、設定変更報知画面 7 1 A K D 0 1、設定確認報知画面 7 1 A K D 0 2、初期化報知画面 7 1 A K D 0 3 は、演出表示装置 5 における表示領域の全体に表示される態様に限定されず、演出表示装置 5 における表示領域の一部に表示される態様であってもよい。

20

30

【0424】

特徴部 7 1 A K は、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 を備えて構成され、音量などの演出出力を、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置に対応した複数段階のいずれかとする初期設定ができる。その一方で、設定変更報知、設定確認報知、初期化報知における音声出力は、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置に対応した音量の初期設定にかかわらず、パチンコ遊技機 1 において出力可能な最大音量である「音量 6（最大）」（上限音量「97.0」）にて、出力すればよい。例えば、設定変更報知では、「設定変更中です」というメッセージが報知される設定変更報知音声 7 1 A K E 0 1 を、スピーカ 8 L、8 R から最大音量で出力する。設定確認報知では、「設定確認中です」というメッセージが報知される設定確認報知音声 7 1 A K E 0 2 を、スピーカ 8 L、8 R から最大音量で出力する。初期化報知では、「初期化されました」というメッセージが報知される初期化報知音声 7 1 A K E 0 3 を、スピーカ 8 L、8 R から最大音量で出力する。

40

50

【0425】

このように、出力量切替スイッチ71AK001におけるスイッチ位置を切り替える動作に応じて、演出出力の調整に関する動作を検出し、その検出に基づいて演出の出力量を複数段階のいずれかに制御する一方で、パチンコ遊技機1における設定値の変更に関する報知となる設定変更報知では、設定変更報知音声71AKE01の出力として、演出出力の調整に関する動作の検出にかかわらず共通の出力量となる最大音量により報知を行う。設定確認報知や初期化報知でも、設定確認報知音声71AKE02や初期化報知音声71AKE03の出力として、演出出力の調整に関する動作の検出にかかわらず共通の出力量となる最大音量により報知を行えばよい。このように、共通の出力量により報知を行うので、設定値の変更や確認、RAM102における記憶内容の初期化（クリア）に伴い、不正行為が行われることを防止できる。

10

【0426】

図9-36は、特徴部71AKに関して、遊技者音量調整や節電機能設定などが行われる場合の表示例を示している。例えば、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置が「0」であり、未だ遊技者による演出出力の調整が行われていない場合には、音量設定が「音量1（最小）」である。図9-36（A）は、この場合に対応して演出表示装置5に表示される遊技者音量調整画面71AKD11を示している。遊技者音量調整画面71AKD11は、6段階の音量に対応した6個のメモリを示す演出画像を含み、現在の音量に応じて、各メモリの表示色を異ならせる。例えば、音量設定が「音量1（最小）」であるときには、1つのメモリを第1表示色（例えば赤色）で表示する一方、残った5つのメモリを第2表示色（例えば白色）で表示する。このとき、スティックコントローラ31Aの操作桿（レバー）を右に傾倒操作する動作が検出されたことに対応して、音量設定を「音量2」に変更するとともに、遊技者音量調整画面71AKD11において第1表示色のメモリを1つ増加させる。このように、スティックコントローラ31Aの操作桿（レバー）を第1方向（右方向など）に傾倒操作する第1動作が検出されるごとに、演出出力の設定が最大に達するまで、複数段階の演出出力量を1段階ずつ増加させるように変更すればよい。一方、スティックコントローラ31Aの操作桿（レバー）を第2方向（左方向）に傾倒操作する第2動作が検出されるごとに、演出出力の設定が最小に達するまで、複数段階の演出出力量を1段階ずつ減少させるように変更すればよい。

20

【0427】

30

出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置が「F」である場合には、節電機能やRTC126の値を設定可能になる。図9-36（B）は、この場合に対応して演出表示装置5に表示される節電機能等設定画面71AKD12を示している。節電機能等設定画面71AKD12は、節電機能設定を行うための表示エリアと、RTC126による現在日時（現在時刻）の値を設定するための表示エリアとを含んでいる。節電機能等設定画面71AKD12が表示されたときに、遊技場の係員などがスティックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bを操作する動作が検出されたことに応じて、節電機能の有無や種類（節電モード）、および、RTC126による現在日時を示す値の設定（変更）を実行する。演出制御用CPU120では、節電機能等設定画面71AKD12の表示や、各設定を変更する動作の検出に基づいて、節電機能などを設定（変更）するための処理が実行される。例えば節電機能等設定画面71AKD12の表示において「節電モードA」を選択することが設定された場合には、デモ画面表示が行われる客待ちデモ中であるときに限り、節電機能を発動させる制御が行われるものであればよい。また、節電機能等設定画面71AKD12の表示において「節電モードB」を選択することが設定された場合には、客待ちデモ中に加えて変動表示の実行中にも、例えば遊技効果ランプ9の輝度（発光量）を低下させるなど、節電機能を発動させる制御が行われるものであればよい。

40

【0428】

図9-37は、特徴部71AKに関して、演出制御用CPU120により実行される演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。この演出制御メイン処理は、上記実施例における演出制御メイン処理に代えて実行できればよい。特徴部71AKの演出制

50

御メイン処理において、演出制御用CPU120は、上記実施例と同様に初期化処理（ステップ71AKS011）、電源投入時コマンド処理（ステップ71AKS012）を実行する。ステップ71AKS011の初期化処理は、上記実施例におけるステップAKS011の初期化処理に対応する処理であり、ステップ71AKS012の電源投入時コマンド処理は、上記実施例におけるステップAKS012の電源投入時処理に対応する処理であればよい。ステップ71AKS012の電源投入時コマンド処理を実行した後、上記実施例とは異なり、開始時出力切替処理（ステップAKS013）を実行する。その後には、上記実施例と同様に、タイマ割込フラグがオンとなっているか否かを判定し（ステップ71AKS014）、オフであれば（ステップ71AKS014；No）、ステップ71AKS014の処理を繰り返し実行して待機する。これに対し、タイマ割込フラグがオンである場合には（ステップ71AKS014；Yes）、タイマ割込フラグをクリアしてオフ状態とし（ステップ71AKS015）、コマンド解析処理（ステップ71AKS016）、演出制御プロセス処理（ステップ71AKS017）、演出用乱数更新処理（ステップ71AKS018）を順に実行する。さらに、特徴部71AKの演出制御メイン処理では、進行中出力変更処理（ステップ71AKS019）を実行してから、ステップ71AKS014に戻る。

【0429】

図9-38は、開始時出力切替処理として、ステップ71AKS013にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。開始時出力切替処理において、演出制御用CPU120は、出力量切替スイッチ71AK001からの切替スイッチ信号に基づいて、スイッチ位置を特定する（ステップ71AKS031）。このときには、特定されたスイッチ位置が「F」であるか否かを判定する（ステップ71AKS032）。そして、スイッチ位置が「F」以外である場合には（ステップ71AKS032；No）、スイッチ位置に応じた演出出力の調整により、出力量の初期設定を切り替える制御を行い（ステップ71AKS033）、開始時出力切替処理を終了する。ステップ71AKS033では、例えばチャンネルに対応するスイッチ位置を特定可能に示す初期出力設定データを、RAM122の所定領域に記憶させればよい。

【0430】

ステップ71AKS032にてスイッチ位置が「F」とであると判定された場合には（ステップ71AKS032；Yes）、節電機能などの設定を開始する制御を行う（ステップ71AKS034）。例えば、演出制御用CPU120は、節電機能などの設定に対応して予め用意された制御データに基づき、演出表示装置5に節電機能等設定画面71AKD12を表示させるように、制御を行えばよい。こうして節電機能などを設定する制御が開始された後には、設定が完了したか否かを判定する（ステップ71AKS035）。ステップ71AKS035では、節電機能等設定画面71AKD12において、「終了」を示す項目の選択が確定した場合に、設定が完了したと判定すればよい。この設定が完了していない場合には（ステップ71AKS035；No）、節電機能などの設定中に対応する制御を行い（ステップ71AKS036）、ステップ71AKS035に戻る。ステップ71AKS036では、スティックコントローラ31Aの操作桿（レバー）を傾倒操作する動作の検出や、プッシュボタン31Bを押下操作する動作の検出などに応じて、節電機能等設定画面71AKD12における表示を変更可能となるように、制御を行えばよい。

【0431】

ステップ71AKS035にて設定が完了したと判定された場合には（ステップ71AKS035；Yes）、節電機能などの設定を終了する制御を行い（ステップ71AKS037）、開始時出力切替処理を終了する。ステップ71AKS037において、例えば、演出制御用CPU120は、節電機能の有無や種類（節電モード）を示す節電機能データを、RAM122の所定領域などに記憶させる。また、RTC126の値を変更する設定が行われた場合には、変更後の値を示すデータがRTC126にセットされる。

【0432】

図9-39は、進行中出力変更処理として、ステップ71AKS019にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。進行中出力変更処理において、演出制御用CPU120は、切替許可条件が成立したか否かを判定する（ステップ71AKS051）。切替許可条件は、パチンコ遊技機1における遊技制御の進行に伴う演出制御の実行中に、出力量切替スイッチ71AK001を用いた演出出力の調整を許可する条件として、予め定められていればよい。例えば、遊技機用枠3が開放された場合に、切替許可条件が成立するようにしてもよい。このような切替許可条件が成立した場合には（ステップ71AKS051；Yes）、出力量切替スイッチ71AK001からの切替スイッチ信号に基づいて、スイッチ位置を検出する（ステップ71AKS052）。この検出結果により、スイッチ位置の変更があったか否かを判定する（ステップ71AKS053）。例えば、演出制御用CPU120は、RAM122の所定領域に記憶されている初期出力設定データに示されるスイッチ位置と、切替スイッチ信号から特定されるスイッチ位置とを比較して、比較結果が合致しない場合に、スイッチ位置の変更があったと判定すればよい。

10

【0433】

ステップ71AKS053にてスイッチ位置の変更があったと判定された場合には（ステップ71AKS053；Yes）、変更後のスイッチ位置が「F」であるか否かを判定する（ステップ71AKS054）。このとき、スイッチ位置が「F」以外である場合には（ステップ71AKS054；No）、スイッチ位置に応じた演出出力の調整により、出力量の初期設定を切り替える制御を行う（ステップ71AKS055）。ステップ71AKS055では、例えばチャンネルに対応するスイッチ位置を特定可能に示す初期出力設定データを、RAM122の所定領域に記憶（更新）させればよい。

20

【0434】

ステップ71AKS054にてスイッチ位置が「F」であると判定された場合には（ステップ71AKS054；Yes）、節電機能などの設定を開始する制御を行う（ステップ71AKS056）。この場合には、開始時出力切換処理のステップ71AKS034～71AKS037と同様の処理を実行すればよい。すなわち、設定が完了したか否かを判定し（ステップ71AKS057）、完了していない場合には（ステップ71AKS057；No）、節電機能などの設定中に対応する制御を行い（ステップ71AKS058）、ステップ71AKS057に戻る。その後、設定が完了した場合には（ステップ71AKS057；Yes）、節電機能などの設定を終了する制御を行う（ステップ71AKS058）。

30

【0435】

ステップ71AKS051にて切替許可条件が成立していない場合や（ステップ71AKS051；No）、ステップ71AKS053にてスイッチ位置の変更がない場合（ステップ71AKS053；No）、あるいは、ステップ71AKS055やステップ71AKS059にて制御を行った後には、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置に基づき、遊技者による音量などの調整が可能であるか否かを判定する（ステップ71AKS060）。ステップ71AKS060では、出力量切替スイッチ71AK001における現在のスイッチ位置が「0」～「5」のいずれかである場合に、遊技者による音量設定（調整）が可能（許可）であることに対応して、遊技者による調整が可能であると判定すればよい。遊技者による調整が不可（禁止）である場合には（ステップ71AKS060；No）、進行中出力変更処理を終了する。なお、ステップ71AKS051にて切替許可条件が成立したか否かを判定するものに限定されず、ステップ71AKS051による判定を行うことなく、ステップ71AKS052によるスイッチ位置の検出が行われるものであってもよい。

40

【0436】

ステップ71AKS060にて遊技者による調整が可能であると判定された場合には（ステップ71AKS060；Yes）、演出の出力量を変更させる動作の検出があったか否かを判定する（ステップ71AKS061）。ステップ71AKS061では、例えば遊技者音量調整画面71AKD11を表示しているときに、スティックコントローラ31

50

Aやプッシュボタン31Bを操作する動作の検出結果に基づいて、複数段階の演出出力量を変更させる動作の検出があったか否かを判定すればよい。このような動作の検出がない場合には（ステップ71AKS061；No）、進行中出力変更処理を終了する。これに対し、動作の検出があったと判定された場合には（ステップ71AKS061；Yes）、検出結果に応じた出力量を調整する制御を行い（ステップ71AKS062）、進行中出力変更処理を終了する。ステップ71AKS062では、遊技者音量調整画面71AKD11において、プッシュボタン31Bを押下操作する動作が検出された場合に、変更後の音量設定などを示す更新出力設定データを、RAM122の所定領域に記憶（更新）させればよい。

【0437】

（特徴部71AKに関する変形例の説明）

図9-40は、特徴部71AKの変形例において、演出制御による報知や画面表示などに関し、制御の優先度を示している。パチンコ遊技機1では、電源投入による電力供給の開始に伴い、設定変更状態に制御された場合に、パチンコ遊技機1における遊技の進行を停止させる遊技停止状態となる。これに対し、電源投入による電力供給の開始に伴い、設定確認状態に制御された場合には、遊技停止状態とならないように制御してもよい。これに対応して、演出制御用CPU120は、電源投入時コマンド処理のステップAKS031における遊技停止状態開始時処理を実行しないようにして、設定確認状態である場合には、例えば出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置を特定可能な切替スイッチ信号の入力を有効にしてもよい。この場合に、設定変更報知の優先度71AKP11は、演出制御に関する優先度のうちで、最も高い優先度となり、節電機能等設定画面などの優先度71AKP12よりも高い優先度となる。これに対し、設定確認報知の優先度71AKP13は、節電機能等設定画面などの優先度71AKP12よりも低い優先度となる。通常時における遊技の進行に対応した通常遊技画面の優先度71AKP1Zは、演出制御に関する優先度のうちで、最も低い優先度となるので、設定変更報知の優先度AKP11や節電機能等設定画面などの優先度71AKP12、さらには設定確認報知の優先度AKP13よりも、低い優先度となる。

【0438】

このように、設定変更報知の優先度71AKP11は、節電機能等設定画面などの優先度71AKP12よりも高いので、電源投入時コマンド処理のステップAKS026により設定変更報知を開始する制御が行われた場合には、設定変更の終了となる前に、仮に、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置が「F」の特定位置に切り替えられたとしても、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置を切り替える動作の検出にかかわらず節電機能等設定画面71AKD12の表示は開始されない。これに対し、設定確認報知の優先度71AKP13は、節電機能等設定画面などの優先度71AKP12よりも低いので、電源投入時コマンド処理のステップAKS032により設定確認報知を開始する制御が行われた場合には、設定確認の終了となる前に、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置が「F」の特定位置に切り替えられたときには、出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置を切り替える動作の検出に基づいて、節電機能等設定画面71AKD12の表示が開始されてもよい。このように、設定値の変更を行うときには演出の出力量の初期設定を切り替える制御が実行されない一方で、設定値の確認を行うときには演出の出力量の初期設定を切り替える制御が実行されてもよい。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、設定値の確認とともに演出の出力量の段階を適切に制御することができる。

【0439】

ステップ71AKS012にて電源投入時コマンド処理を実行してからステップ71AKS013にて開始時出力切替処理を実行することで、設定変更状態であるときには出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置を変更する動作の検出にかかわらず演出の出力量の制御を実行しないように制限する形態に限定されるものではなく、電源投入時コマンド処理にて出力量切替スイッチ71AK001のスイッチ位置を変更する動作が検出

されたか否かを判定可能とし、その動作が検出された場合には、スイッチ位置を特定可能に示す情報を記憶しておき、設定変更状態が終了してから、記憶情報に基づいて演出の出力量の制御を実行するものであってもよい。例えば、上記実施例の電源投入時コマンド処理において、ステップA K S 0 2 7により設定変更の終了ではないと判定された場合に、出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1からの切替スイッチ信号に基づいて、スイッチ位置を特定する。このときには、スイッチ位置の特定結果を示す情報を、R A M 1 2 2の所定領域に記憶させておく。その後、開始時出力切替処理のステップ7 1 A K S 0 3 1では、スイッチ位置の特定結果を示す情報に基づいて、出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1のスイッチ位置を特定すればよい。この場合にも、設定変更状態であるときには、出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1のスイッチ位置を変更する動作の検出にかかわらず演出の出力量の制御を実行しないように制限できる。

10

【0 4 4 0】

あるいは、設定変更状態であるときには、例えば出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1のスイッチ位置が「F」であるか否かといった、特定のスイッチ位置であるか否かの判定を行い、特定のスイッチ位置である場合には、節電機能等設定画面7 1 A K D 1 2を演出表示装置5に表示する制御よりも、設定変更報知画面7 1 A K D 0 1を演出表示装置5に表示する制御を優先して行うようにしてもよい。この場合には、電源投入時コマンド処理のステップA K S 0 2 8における制御により、設定変更報知が終了すると、優先して行っていた設定変更報知画面7 1 A K D 0 1を演出表示装置5に表示する制御も終了するので、演出表示装置5において節電機能等設定画面7 1 A K D 1 2の表示を開始させることができればよい。

20

【0 4 4 1】

スティックコントローラ3 1 Aやプッシュボタン3 1 Bとは異なり、遊技者が所定操作する動作を検出可能な検出装置を設け、この検出装置による動作の検出に基づいて、パチンコ遊技機1における設定値を変更可能にしてもよい。例えば錠スイッチ5 1やクリアスイッチA K 0 0 1とともに、あるいは代えて、遊技者による切替操作や押下操作などの動作を検出可能な設定値変更スイッチを設け、設定値変更スイッチにより遊技者の動作が検出されたことに基づいて、クリアスイッチA K 0 0 1により動作が検出されたときと同様に、パチンコ遊技機1における設定値を変更するものであってもよい。

【0 4 4 2】

30

以上のように、特徴部7 1 A Kの演出制御メイン処理では、ステップ7 1 A K S 0 1 2にて、上記実施例と同様に電源投入時コマンド処理を実行した後、ステップ7 1 A K S 0 1 3にて開始時出力切替処理を実行する。電源投入時コマンド処理では、例えばステップA K S 0 2 5やステップA K S 0 3 1にて、遊技停止状態開始時処理を実行する。遊技停止状態開始時処理が実行された後には、設定変更終了コマンドや設定確認終了コマンドとは異なるコマンドの受信が無効となり、通常の演出に関する制御が実行されないように規制される。この場合には、出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1のスイッチ位置を特定可能な切替スイッチ信号の入力も無効となり、スイッチ位置に応じた演出出力の調整や節電機能等設定画面7 1 A K D 1 2の表示が行われないように、出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1のスイッチ位置を変更する動作の検出に基づく制御が制限（禁止）される。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、パチンコ遊技機1における設定値の変更を許可する設定変更状態に制御された場合には、演出の出力量の調整に関する動作の検出にかかわらず、演出の出力量の初期設定を切り替える制御の実行が制限（禁止）される。これにより、設定値を変更するための制御が、演出の出力量の初期設定を切り替える制御よりも優先されるので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

40

【0 4 4 3】

演出制御用C P U 1 2 0は、パチンコ遊技機1における遊技の進行に応じた演出の実行を制御する。演出制御用C P U 1 2 0は、演出制御基板に備えられている。出力量切替スイッチ7 1 A K 0 0 1は、演出制御用C P U 1 2 0が搭載された演出制御基板1 2に設け

50

られ、演出の出力量の調整に関する動作をツマミ 7 1 A K 0 0 2 により受け付ける。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、演出の出力量の初期設定を適切に切り替えることができる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

【0 4 4 4】

特徴部 7 1 A K の演出制御メイン処理では、ステップ 7 1 A K S 0 1 2 にて電源投入時コマンド処理を実行した後に、ステップ 7 1 A K S 0 1 3 にて開始時出力切替処理を実行する。ステップ 7 1 A K S 0 1 3 の開始時出力切替処理では、ステップ 7 1 A K S 0 3 3 にて、スイッチ位置に応じた演出出力の初期設定を切り替える制御を行い、または、ステップ 7 1 A K S 0 3 4 ~ 7 1 A K S 0 3 7 にて、節電機能などを設定する制御を行う。こうして、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御された場合には、設定変更状態が終了する前に出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置を変更する動作の検出があると、設定変更状態が終了してから、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置を変更する動作の検出に基づいた演出の出力量の段階に制御する。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、演出の出力量の初期設定を適切に切り替えることができる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

10

【0 4 4 5】

演出表示装置 5 の表示画面やスピーカ 8 L、8 R からの音声出力により設定変更報知を行う場合に、設定変更報知音声 7 1 A K E 0 1 は、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置に対応した音量の初期設定にかかわらず、パチンコ遊技機 1 において出力可能な最大音量により出力される。このように、出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 のスイッチ位置を変更する動作の検出にかかわらず共通の出力量により報知を行うことにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、不正行為が行われることも防止できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

20

【0 4 4 6】

(特徴部 7 1 A K に係る手段の説明)

以上の特徴部 7 1 A K に関して、従来、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定に変更可能な遊技機として、例えば特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報に記載されているものがある。また、演出に関する設定を変更可能な遊技機として、例えば特開 2 0 1 5 - 2 9 6 1 4 号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報や特開 2 0 1 5 - 2 9 6 1 4 号公報に記載の技術では、有利度が異なる複数の設定を変更中に、演出の設定を変更するときの制御について、考慮されていなかった。そのため、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値に変更する作業に支障が生じるおそれがあった。そこで、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる遊技機を提供するための特徴部 7 1 A K に係る手段 1 の遊技機として、

30

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機 1 など）であって、

複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値 1 ~ 3 のいずれかなど）に設定可能な設定手段（例えばステップ S a 1 3 の設定変更処理を実行する C P U 1 0 3 など）と

、
設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段（例えばステップ S 2 5 の特別図柄プロセス処理を実行する C P U 1 0 3 など）と、

40

電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御可能な設定制御手段（例えばステップ S a 6、S a 1 2 を実行する C P U 1 0 3 など）と、

演出の出力量の調整に関する動作を検出可能な演出調整用検出手段（例えば出力量切替スイッチ 7 1 A K 0 0 1 など）と、

前記演出調整用検出手段による動作の検出にもとづいて演出の出力量を複数段階のいずれかに制御する出力量制御手段（例えばステップ 7 1 A K S 0 1 3 の開始時出力切替処理やステップ 7 1 A K S 0 1 9 の進行中出力変更処理を実行する演出制御用 C P U 1 2 0 な

50

ど)と、

前記変更許可状態であるときに、前記演出調整用検出手段による動作の検出にかかわらず前記出力量制御手段による制御の実行を制限する制限手段(例えばステップ71AKS012の電源投入時コマンド処理としてステップAKS012の処理を実行する演出制御用CPU120など)とを備える、

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

このような構成によれば、変更許可状態であるときには出力量制御手段による制御の実行が制限されるので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0447】

特徴部71AKに係る手段2の遊技機として、

遊技の進行に応じた演出の実行を制御する演出制御手段(例えば演出制御用CPU120など)と、

前記演出制御手段が設けられた演出制御基板(例えば演出制御基板12など)とを備え、

前記演出制御基板に、前記演出調整用検出手段により検出可能な動作を受け付ける受付手段(例えば出力量切替スイッチ71AK001のツマミ71AK002など)をさらに備える、

ことを特徴とする特徴部71AKに係る手段1の遊技機であってもよい。

このような構成においては、演出の出力量を適切に制御しつつ、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0448】

特徴部71AKに係る手段3の遊技機として、

前記出力量制御手段は、前記変更許可状態が終了する前に前記演出調整用検出手段による動作の検出があったときは、前記変更許可状態が終了してから、前記演出調整用検出手段による動作の検出にもとづいた演出の出力量の段階に制御する(例えばステップ71AKS013における開始時出力切替処理の実行など)、

ことを特徴とする特徴部71AKに係る手段1または手段2の遊技機であってもよい。

このような構成においては、演出の出力量の段階を適切に制御しつつ、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0449】

特徴部71AKに係る手段4の遊技機として、

遊技者による遊技中の動作とは異なり、遊技機の初期化に関する動作を検出可能な初期化用検出手段(例えばクリアスイッチAK001など)を備え、

前記変更許可状態であるときに、前記設定手段による設定値を、前記初期化用検出手段による動作の検出に応じて変更可能である(例えば設定切替スイッチ52に代えてクリアスイッチAK001を用いる場合など)、

ことを特徴とする特徴部71AKに係る手段1～手段3のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、設定値を変更するための構成を別個に設けることなく、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0450】

特徴部71AKに係る手段5の遊技機として、

前記設定手段による設定値の変更に関する報知を行う変更報知手段(例えば演出表示装置5、スピーカ8L、8Rなど)を備え、

前記変更報知手段は、前記演出調整用検出手段による動作の検出にかかわらず共通の出力量により報知(例えば設定変更報知音声71AKE01の出力など)を行う、

ことを特徴とする特徴部71AKに係る手段1～手段4のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、不正行為による設定値の変更を防止しつつ、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0451】

特徴部71AKに係る手段6の遊技機として、

前記設定手段にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態に制御可能な設定確認制御手段（例えばステップAKS002の設定確認処理を実行するCPU103など）を備え、

前記出力量制御手段は、

前記設定確認状態であるときに、前記演出調整用検出手段による動作の検出にもとづく演出の出力量の段階を制御可能であり（例えば設定確認報知の優先度71AKP13よりも高い節電機能等設定画面の優先度71AKP12など）、

前記変更許可状態であるときに、前記演出調整用検出手段による動作の検出にもとづく演出の出力量の段階を制御しない（例えば節電機能等設定画面の優先度71AKP12よりも高い設定変更報知の優先度71AKP11など）、

ことを特徴とする特徴部71AKに係る手段1～手段5のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、設定値の確認とともに演出の出力量の段階を制御することができる一方、設定値の変更を行うときには演出の出力量の段階が制御されないので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0452】

（特徴部72AKに関する説明）

図9-41は、動作用モータAK011～AK014によって駆動される可動部材による電源投入時動作の実行例を示している。動作用モータAK011～AK014によって駆動される可動部材には、第1可動演出装置となる第1可動部材と、第2可動演出装置となる第2可動部材とが含まれている。第1可動部材は、演出表示装置5の左下位置を原点位置（退避位置）として停止する。その退避位置から右斜め上に上昇して、演出表示装置5の表示画面の前方側に重複する進出位置で停止した後に、再び退避位置に戻る動作演出を行う。第1可動部材は、回動機構と、第1～第3分裂片と、スライド機構とを含んでいる。回動機構の先端部には、第1～第3分裂片が設けられている。第1～第3分裂片は、合体した閉状態のときを原点位置として、このときに所定の図形を形成している。第1可動部材の回動機構は、動作用モータAK011によって原点位置である退避位置から演出表示装置5の表示画面中央部における進出位置まで回動される。これにより、第1可動部材が演出表示装置5の表示画面中央部まで進出した後には、動作用モータAK012によって第1～第3分裂片が分裂する開状態となる。その一方で、第1可動部材が原点位置にあるときには、第1～第3分裂片を開状態とすることができない。第1可動部材のスライド機構は、第1可動部材の回動機構および第1～第3分裂片が進出位置まで回動された後、動作用モータAK013によって横方向にスライドさせる。第1可動部材のスライド機構は、第1可動部材が演出表示装置5の表示画面中央部にあるときを原点位置として、回動機構および第1～第3分裂片を、演出表示装置5の左側位置と右側位置との間でスライドさせることができればよい。

【0453】

第2可動部材は、演出表示装置5の上方位置を原点位置（退避位置）として停止する。その退避位置から下降して、演出表示装置5の表示画面の前方側に重複する進出位置で停止した後に、再び退避位置に戻る動作演出を行う。第2可動部材は、動作用モータAK014によって原点位置である退避位置から演出表示装置5の表示画面中央部やや上方における進出位置まで下降され、進出位置から退避位置まで上昇される。このように、第2可動部材は、動作用モータAK014の駆動力によって上下に単純往復する演出動作を行う。

【0454】

第1可動部材の回動機構は、原点位置が原点センサAK021によって検出される。第1可動部材の第1～第3分裂片は、原点位置が原点センサAK022によって検出される。第1可動部材のスライド機構は、原点位置が原点センサAK023によって検出される

。第2可動部材は、原点位置が原点センサAK024によって原点位置が検出される。動作モータAK011は、第1可動部材の回動機構を原点位置と進出位置との間で移動可能にする駆動力を提供する。動作モータAK012は、第1可動部材の第1～第3分裂片を原点位置の閉状態と開状態との間で移動可能にする駆動力を提供する。動作モータAK013は、第1可動部材のスライド機構を原点位置と演出表示装置5の左側位置または右側位置との間で移動可能にする駆動力を提供する。動作モータAK014は、第2可動部材を原点位置と進出位置との間で移動可能にする駆動力を提供する。

【0455】

第1可動部材および第2可動部材による電源投入時動作には、ロングイニシャル動作と、ショートイニシャル動作とが含まれている。ロングイニシャル動作は、遊技の進行に伴う演出の実行中における通常の演出動作と同様の動作を行う初期動作である。ロングイニシャル動作を実行することにより、通常の演出動作において不具合が発生するか否かを確認できる。ショートイニシャル動作は、通常の演出動作における一部の動作を省略した動作であり、第1可動部材や第2可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作である。

【0456】

電源投入時動作としてロングイニシャル動作が実行される場合には、まず、実線矢印72KM01で示すように、第1可動部材の回動機構を、動作モータAK011の駆動力により原点位置（退避位置）から進出位置である演出表示装置5における表示画面中央部の前方側にて重複する位置まで移動させる。続いて、破線矢印72AKM02で示すように、第1可動部材の第1～第3分裂片を、動作モータAK012の駆動力により原点位置の閉状態から開状態になるよう移動させる。その後、破線矢印72AKM03で示すように、第1可動部材の第1～第3分裂片を、動作モータAK012の駆動力により開状態から閉状態（原点位置）まで移動させる。次に、実線矢印72AKM04～72AKM06で示すように、第1可動部材のスライド機構を、動作モータAK013の駆動力により原点位置から右方向の可動位置まで移動させてから左方向の可動位置まで移動した後に原点位置に戻す。それから、実線矢印72AKM07で示すように、第1可動部材の回動機構を、動作モータAK011の駆動力により進出位置から原点位置（退避位置）に復帰させる。その後、破線矢印72AKM08、72AKM09で示すように、第2可動部材を、動作モータAK014の駆動力により原点位置（退避位置）から進出位置まで移動させてから原点位置（退避位置）に復帰させる。

【0457】

電源投入時動作としてショートイニシャル動作が実行される場合には、ロングイニシャル動作の一部を省略した動作が行われるようにすればよい。例えば矢印72AKM01～72AKM09で示される動作のうち、破線矢印72AKM02、72AKM03、72AKM08、72AKM09で示される動作を実行するための制御が行われる。この場合、第1可動部材の第1～第3分裂片は、第1可動部材の回動機構が進出位置に移動しなければ、閉状態から開状態に移動させることができない。そのため、ショートイニシャル動作においても、実線矢印72AKM01、72AKM07で示される動作が必要になる。また、ロングイニシャル動作では、破線矢印72AKM02、72AKM03、72AKM08、72AKM09で示される動作よりも移動量が大きくなるように、第1可動部材の第1～第3分裂片や第2可動部材の動作が行われてもよい。ショートイニシャル動作では、実線矢印72AKM04～72AKM06で示される動作よりも移動量が小さくなるように、第1可動部材のスライド機構を移動させてもよい。

【0458】

ショートイニシャル動作では、原点センサAK021～AK024による検出結果に応じて、少なくとも一部の動作が省略されたり追加されたりしてもよい。例えば原点センサAK022がオフであり、その他の原点センサがオンである場合には、第1可動部材の第1～第3分裂片を原点位置である閉状態に移動させる動作として、破線矢印72AKM03の方向に移動させるように、動作モータAK012を駆動させる。そして、原点センサAK022がオンになったときに、動作モータAK012の駆動を停止させればよい

。その後、実線矢印72AKM01、72AKM07で示される移動量よりも小さくなるように、第1可動部材の回転機構を移動させることで、原点センサAK021を一旦オフにしてからオンとなるように、動作用モータAK021を駆動させる。また、第2可動部材については、破線矢印72AKM08、72AKM09で示されるように移動させることで、原点センサAK024を一旦オフにしてからオンとなるように、動作用モータAK024を駆動させればよい。

【0459】

図9-42は、動作用モータAK011~AK014によって可動部材を駆動するために用いられる制御パターンを示している。これらの制御パターンを構成するパターンデータは、演出制御基板12に搭載されたROM121の所定領域に予め記憶されていればよい。本実施例では、可動部材の制御パターンとして、ショートイニシャル制御パターン72AKP01と、ロングイニシャル制御パターン72AKP02と、演出用動作A制御パターン72AKP11と、演出用動作B制御パターン72AKP12とが予め用意されている。

【0460】

ショートイニシャル制御パターン72AKP01は、ショートイニシャル動作を実行するために用いられる制御パターンである。ロングイニシャル制御パターンAKP02は、ロングイニシャル動作を実行するために用いられる制御パターンである。演出用動作A制御パターン72AKP11は、例えばリーチ演出といった、遊技の進行に伴って実行される第1演出に含まれる可動部材の動作を実行するために用いられる制御パターンである。演出用動作B制御パターン72AKP12は、例えば予告演出といった、遊技の進行に伴って実行される第1演出とは異なる第2演出に含まれる可動部材の動作を実行するために用いられる制御パターンである。なお、可動部材の制御パターンとしては、より多くの制御パターンが用意されてもよいし、一部の制御パターンが用意されてもよい。演出制御用CPU120は、ROM121から読み出したパターンデータに基づいて、動作用モータAK011~AK014の駆動内容を決定し、可動部材の動作を制御すればよい。

【0461】

図9-43は、本実施例の特徴部72AKに関し、演出制御用CPU120により実行される電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。この電源投入時コマンド処理は、上記実施例における演出制御メイン処理のステップAKS012にて実行できればよい。特徴部72AKの電源投入時コマンド処理において、演出制御用CPU120は、上記実施例と同様に主基板11からの受信コマンドを判定する（ステップ72AKS001~72AKS004）。ステップ72AKS003にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定された場合には（ステップ72AKS003；Yes）、上記実施例と同様に、遊技停止状態開始時処理を実行し（ステップ72AKS005）、設定変更報知を開始する制御を行う（ステップ72AKS006）。

【0462】

ステップ72AKS006による制御を行った後には、上記実施例とは異なり、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う（ステップ72AKS007）。例えば、演出制御用CPU120は、ショートイニシャル制御パターン72AKP01のパターンデータをROM121の所定領域から読み出し、読出データに基づいて動作用モータAK011~AK014による可動部材の動作制御を実行する。ステップ72AKS007における制御が実行されることにより、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作を実行する制御を行うことができる。なお、ステップ72AKS008以降に進んだ後の期間においても、ショートイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ72AKS007における制御が継続して実行され、ショートイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。

【0463】

ステップ72AKS007による制御に続いて、上記実施例と同様に、設定変更を終了するか否かを判定する（ステップ72AKS008）。設定変更を終了しない場合には（

ステップ72AKS008;No)、ステップ72AKS008を繰り返し実行して待機する。ステップ72AKS008にて設定変更を終了すると判定された場合には(ステップ72AKS008;Yes)、設定変更報知を終了する制御を行い(ステップ72AKS009)、遊技停止状態終了時処理を実行する(ステップ72AKS010)。

【0464】

ステップ72AKS010にて遊技停止状態終了時処理を実行した後には、上記実施例とは異なり、ロングイニシャル動作を実行する制御を行い(ステップ72AKS011)、ステップ72AKS014に進む。ステップ72AKS011において、例えば、演出制御用CPU120は、ロングイニシャル制御パターン72AKP02のパターンデータをROM121の所定領域から読み出し、読出データに基づいて動作用モータAK011~AK014による可動部材の動作制御を実行する。ステップ72AKS011における制御が実行されることにより、変更許可状態としての設定変更状態が終了してから、可動部材の初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。また、ステップ72AKS011における制御によりロングイニシャル動作が実行可能になるので、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行わないようにすることができる。なお、ステップ72AKS014に進んだ後においても、ロングイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ72AKS011における制御が継続して実行され、ショートイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。

【0465】

ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合には(ステップ72AKS001;Yes)、ショートイニシャル動作を実行する制御を行い(ステップ72AKS012)、続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行う(ステップ72AKS013)。ステップ72AKS013では、ステップ72AKS012での制御によるショートイニシャル動作が終了してから、ロングイニシャル動作を実行する制御が開始されればよい。ステップ72AKS012、72AKS013における制御が実行されることにより、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御されないときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。なお、ステップ72AKS014に進んだ後においても、ロングイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ72AKS013における制御が継続して実行され、ショートイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。ステップ72AKS011における制御と、ステップ72AKS013における制御は、共通のロングイニシャル制御パターン72AKP02を用いて、共通の処理により実行されてもよい。あるいは、ステップ72AKS011における制御と、ステップ72AKS013における制御は、共通のロングイニシャル制御パターン72AKP02を用いる一方で、異なる処理により実行されてもよい。

【0466】

その後、初期化報知を実行する制御を行う(ステップ72AKS014)。なお、初期化報知を実行する制御を行ってから、ロングイニシャル動作を実行する制御を行うようにしてもよい。ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合には、ステップ72AKS012によりショートイニシャル動作を実行する制御が行われる前に、初期化報知を実行する制御が行われてもよい。

【0467】

ステップ72AKS004にて受信コマンドが設定確認開始コマンドであると判定された場合には(ステップ72AKS004;Yes)、上記実施例と同様に、遊技停止状態開始時処理を実行し(ステップ72AKS015)、設定確認報知を開始する制御を行う(ステップ72AKS016)。続いて、上記実施例とは異なり、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う(ステップ72AKS017)。ステップ72AKS017における制御が実行されることにより、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作を実行す

る制御を行うことができる。なお、ステップ72AKS018以降に進んだ後の期間においても、ショートイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ72AKS017における制御が継続して実行され、ショートイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。

【0468】

ステップ72AKS017による制御に続いて、上記実施例と同様に、設定確認を終了するか否かを判定する（ステップ72AKS018）。設定確認を終了しない場合には（ステップ72AKS018；No）、ステップ72AKS018を繰り返し実行して待機する。ステップ72AKS018にて設定確認を終了すると判定された場合には（ステップ72AKS018；Yes）、設定確認報知を終了する制御を行い（ステップ72AKS019）、遊技停止状態終了時処理を実行する（ステップ72AKS020）。 10

【0469】

ステップ72AKS020にて遊技停止状態終了時処理を実行した後は、上記実施例とは異なり、ロングイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ72AKS021）、電源投入時コマンド処理を終了する。ステップ72AKS021における制御が実行されることにより、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態が終了してから、可動部材の初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。また、ステップ72AKS021における制御によりロングイニシャル動作が実行可能になるので、設定値を確認するための設定確認状態であるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行わないようにすることができる。なお、電源投入時コマンド処理が終了した後も、ロングイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ72AKS021における制御が継続して実行され、ロングイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。 20

【0470】

ステップ72AKS002にて受信コマンドが停電復旧指定コマンドであると判定された場合には（ステップ72AKS002；Yes）、ショートイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ72AKS022）、続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行ってから（ステップ72AKS023）、電源投入時コマンド処理を終了する。ステップ72AKS023では、ステップ72AKS022での制御によるショートイニシャル動作が終了してから、ロングイニシャル動作を実行する制御が開始されればよい。ステップ72AKS022、72AKS023における制御が実行されることにより、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御されないときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。なお、電源投入時コマンド処理が終了した後も、ロングイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ72AKS023における制御が継続して実行され、ロングイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。ステップ72AKS021における制御と、ステップ72AKS023における制御は、共通のロングイニシャル制御パターン72AKP02を用いて、共通の処理により実行されてもよい。あるいは、ステップ72AKS021における制御と、ステップ72AKS023における制御は、共通のロングイニシャル制御パターン72AKP02を用いる一方で、異なる処理により実行されてもよい。 30 40

【0471】

（特徴部72AKに関する変形例の説明）

図9-44は、特徴部72AKの変形例において実行される電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。この変形例における電源投入時コマンド処理では、ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合と（ステップ72AKS001；Yes）、ステップ72AKS010にて遊技停止状態終了時処理を実行した後に、ショートイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ72AKS031）、続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行ってから（ステップ72AKS032）、ステップ72AKS014に進み、初期化報知を実行する制 50

御を行う。ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合は、電源投入による電力供給の開始に伴い、遊技制御用マイクロコンピュータ100のRAM102における記憶内容を初期化（クリア）したことに対応して、ステップ72AKS014における制御が実行されることにより、初期化報知を実行する。この初期化報知が実行されるときには、ステップ72AKS031、72AKS032における制御が実行されることにより、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。また、ステップ72AKS010にて遊技停止状態終了時処理を実行した後も、ステップ72AKS031、72AKS032における制御が実行されることにより、変更許可状態としての設定変更状態が終了してから、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。このように、ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合と、ステップ72AKS010にて遊技停止状態終了時処理を実行した後とにおいて、共通のステップ72AKS031、72AKS032における制御により、ショートイニシャル動作に続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。

10

【0472】

この変形例における電源投入時コマンド処理では、ステップ72AKS002にて受信コマンドが停電復旧指定コマンドであると判定された場合と（ステップ72AKS002；Yes）、ステップ72AKS020にて遊技停止状態終了時処理を実行した後に、ショートイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ72AKS033）、続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行ってから（ステップ72AKS034）、電源投入時コマンド処理を終了する。ステップ72AKS002にて受信コマンドが停電復旧指定コマンドであると判定された場合は、電源投入による電力供給の開始に伴い、遊技制御用マイクロコンピュータ100のRAM102における記憶内容を停電時の記憶内容に復旧させる。このような停電復旧が実行されるときには、ステップ72AKS033、72AKS034における制御が実行されることにより、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。また、ステップ72AKS020にて遊技停止状態終了時処理を実行した後も、ステップ72AKS033、72AKS034における制御が実行されることにより、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態が終了してから、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。このように、ステップ72AKS002にて受信コマンドが停電復旧通知コマンドであると判定された場合と、ステップ72AKS020にて遊技停止状態終了時処理を実行した後とにおいて、共通のステップ72AKS033、72AKS034における制御により、ショートイニシャル動作に続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。

20

30

【0473】

ショートイニシャル動作やロングイニシャル動作は、初期化報知が行われることに伴い実行する制御が行われてもよいし、初期化報知が行われなくても実行する制御が行われてもよい。また、ショートイニシャル動作やロングイニシャル動作は、停電復旧報知が行われることに伴い実行する制御が行われてもよいし、停電復旧報知が行われなくても実行する制御が行われてもよい。また、遊技の進行に伴う演出を実行する制御が開始された後に、復帰動作条件が成立したことに基づいて、ショートイニシャル動作を実行する制御を行うようにしてもよい。遊技の進行に伴う演出を実行する制御が開始された後に、初期動作条件が成立したことに基づいて、ロングイニシャル動作を実行する制御を行うようにしてもよい。

40

【0474】

可動部材の構成は、第1可動部材や第2可動部材を含む形態に限定されるものではなく、少なくとも、復帰動作となるショートイニシャル動作と、初期動作となるロングイニシャル動作を実行可能であり、遊技の進行に伴う演出において、予め定められた動作態様に

50

より動作可能なものであればよい。ショートイニシャル動作やロングイニシャル動作は、可動部材の構成にあわせて、任意に指定されたものであればよい。

【0475】

以上のように、特徴部72AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ72AKS007にて、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、パチンコ遊技機1における設定値の変更を許可する設定変更状態に制御された場合には、第1可動部材や第2可動部材といった可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作を実行する制御が行われる。これにより、設定値を変更するための制御が行われるときに、可動部材が原点位置に復帰されるので、設定値の変更作業などが可動部材によって妨げられないようにして、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

10

【0476】

特徴部72AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合に、ステップ72AKS012、72AKS013における制御が行われることで、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。これに対し、ステップ72AKS007での制御によりショートイニシャル動作を実行した場合には、ステップ72AKS008にて設定変更を終了すると判定されるまで、ロングイニシャル動作を実行する制御を行わない。設定変更状態であるときに初期動作となるロングイニシャル動作が実行されると、設定変更報知の実行が妨げられ、適切な報知を行えなくなってしまうおそれがある。そこで、設定変更状態が終了してからロングイニシャル動作を実行する制御を行い、設定確認状態であるときにはロングイニシャル動作を実行する制御を行わないようにする。このように、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、可動部材による初期動作となるロングイニシャル動作が実行されないようにして、設定値の変更作業が妨げられないようにすることで、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

20

【0477】

ステップ72AKS008にて設定変更を終了すると判定された場合には、ステップ72AKS011にて、ロングイニシャル動作を実行する制御を行う。こうして、変更許可状態としての設定変更状態が終了してから、初期動作となるロングイニシャル動作のみを実行する制御を行う。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、可動部材の無駄な動作を防止して、可動部材を動作させる制御負担を軽減することができる。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

30

【0478】

特徴部72AKの変形例における電源投入時コマンド処理では、ステップ72AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合に、ステップ72AKS031、72AKS032における制御が行われることで、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。このときには、ステップ72AKS014における制御が行われることで、初期化報知を実行する制御を行う。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、RAM102における記憶内容が初期化（クリア）されることで、パチンコ遊技機1における遊技の制御に関する初期化が行われた場合には、初期化報知が実行され、この初期化報知が実行されるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。また、ステップ72AKS008にて設定変更を終了すると判定された場合にも、ステップ72AKS031、72AKS032における制御が行われることで、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、可動部材の動作を共通化して、可動部材を動作させる制御負担を軽減することができる。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

40

【0479】

50

特徴部 7 2 A K の電源投入時コマンド処理では、ステップ A K S 0 1 7 にて、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、パチンコ遊技機 1 における設定値を確認するための設定確認状態に制御された場合には、第 1 可動部材や第 2 可動部材といった可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作を実行する制御が行われる。その後、ステップ 7 2 A K S 0 1 8 にて設定確認を終了すると判定された場合には、ステップ 7 2 A K S 0 2 1 にて、ロングイニシャル動作を実行する制御を行う。こうして、設定確認状態が終了してから、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。設定確認状態であるときに初期動作となるロングイニシャル動作が実行されると、設定確認報知の実行が妨げられ、適切な報知を行えなくなってしまうおそれがある。そこで、設定確認状態が終了してからロングイニシャル動作を実行する制御を行い、設定確認状態であるときにはロングイニシャル動作を実行する制御を行わないようにする。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、設定確認状態であるときには、可動部材による初期動作となるロングイニシャル動作が実行されないようにして、設定値を容易に確認できるようにする。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

10

【 0 4 8 0 】

(特徴部 7 2 A K に係る手段の説明)

以上の特徴部 7 2 A K に関して、従来、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定に変更可能な遊技機として、例えば特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報に記載されているものがある。また、可動部材を原点位置に復帰させる遊技機として、例えば特開 2 0 1 6 - 2 2 1 1 5 4 号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報や特開 2 0 1 6 - 2 2 1 1 5 4 号公報に記載の技術では、設定の変更と可動部材の動作が競合する場合について、考慮されていなかった。そのため、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値に変更する作業に支障が生じるおそれがあった。そこで、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる遊技機を提供するための特徴部 7 2 A K に係る手段 1 の遊技機として、

20

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機 1 など）であって、

複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値 1 ～ 3 のいずれかなど）に設定可能な設定手段（例えばステップ S a 1 3 の設定変更処理を実行する C P U 1 0 3 など）と

30

、
設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段（例えばステップ S 2 5 の特別図柄プロセス処理を実行する C P U 1 0 3 など）と、

電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御可能な設定制御手段（例えばステップ S a 6 およびステップ S a 1 2 の処理を実行する C P U 1 0 3 など）と、

遊技の進行に応じて動作可能な可動部材（例えば動作用モータ A K 0 1 1 ～ A K 0 1 3 によって動作する第 1 可動部材、動作用モータ A K 0 1 4 によって動作する第 2 可動部材など）と、

40

少なくとも、前記可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作（例えばショートイニシャル動作など）の制御と、前記可動部材による初期動作（例えばロングイニシャル動作など）の制御とを実行可能な可動制御手段（例えばステップ A K S 0 1 2 の電源投入時コマンド処理を実行する演出制御用 C P U 1 2 0 など）とを備え、

前記可動制御手段は、前記変更許可状態であるときに、前記復帰動作を実行する制御を行う（例えばステップ 7 2 A K S 0 0 7 の実行など）、

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

このような構成によれば、変更許可状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作が実行されるので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【 0 4 8 1 】

50

特徴部 7 2 A K に係る手段 2 の遊技機として、
前記可動制御手段は、

電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御されないときに、前記復帰動作に続いて前記初期動作を実行する制御を行い（例えばステップ 7 2 A K S 0 1 2、7 2 A K S 0 1 3 の実行など）、

前記変更許可状態であるときに、前記復帰動作に続いて前記初期動作を実行する制御を行わない（例えばステップ 7 2 A K S 0 0 8 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 2 A K に係る手段 1 の遊技機であってもよい。

このような構成においては、変更許可状態であるときに、可動部材による初期動作が実行されないようにして、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

10

【0482】

特徴部 7 2 A K に係る手段 3 の遊技機として、

前記可動制御手段は、前記変更許可状態が終了してから、前記初期動作のみを実行する制御を行う（例えばステップ 7 2 A K S 0 1 1 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 2 A K に係る手段 2 の遊技機であってもよい。

このような構成においては、可動部材による無駄な動作を防止するとともに、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0483】

特徴部 7 2 A K に係る手段 4 の遊技機として、

電力供給の開始に伴って遊技機の初期化が行われた場合に、初期化報知を実行する初期化報知手段（例えば演出表示装置 5、スピーカ 8 L、8 R、ステップ 7 2 A K S 0 1 4 を実行する演出制御用 CPU 1 2 0 など）を備え、

20

前記可動制御手段は、

前記初期化報知が実行されるときに、前記復帰動作に続いて前記初期動作を実行する制御を行い（例えばステップ 7 2 A K S 0 1 4 の実行に伴うステップ 7 2 A K S 0 3 1、7 2 A K S 0 3 2 の実行など）、

前記変更許可状態が終了してから、前記復帰動作に続いて前記初期動作を実行する制御を行う（例えばステップ 7 2 A K S 0 0 5～7 2 A K S 0 1 0 に続くステップ 7 2 A K S 0 3 1、7 2 A K S 0 3 2 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 2 A K に係る手段 2 の遊技機であってもよい。

30

このような構成においては、可動部材による動作を共通化して制御負担を軽減するとともに、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0484】

特徴部 7 2 A K に係る手段 5 の遊技機として、

前記設定手段にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態に制御可能な設定確認制御手段（例えばステップ A K S 0 0 2 の設定確認処理を実行する CPU 1 0 3 など）を備え、

前記可動制御手段は、

前記設定確認状態であるときに、前記復帰動作を実行する制御を行い（例えばステップ 7 2 A K S 0 1 7 の実行など）、

40

前記設定確認状態が終了してから、前記初期動作を実行する制御を行う（例えばステップ 7 2 A K S 0 2 1 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 2 A K に係る手段 1～手段 4 のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、設定確認状態であるときに、可動部材による初期動作が実行されないようにして、設定値を容易に確認できるとともに、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0485】

（特徴部 7 3 A K に関する説明）

図 9-45 は、本実施例の特徴部 7 3 A K に関し、演出制御用 CPU 1 2 0 により実行

50

される電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。この電源投入時コマンド処理は、上記実施例における演出制御メイン処理のステップAKS012にて実行できればよい。特徴部73AKにおいても、ショートイニシャル動作やロングイニシャル動作の動作内容については、本実施例の特徴部72AKと同様の内容であればよい。特徴部73AKの電源投入時コマンド処理において、演出制御用CPU120は、上記実施例と同様に主基板11からの受信コマンドを判定する（ステップ73AKS001～73AKS004）。ステップ73AKS003にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定された場合には（ステップ73AKS003；Yes）、上記実施例と同様に、遊技停止状態開始時処理を実行し（ステップ73AKS005）、設定変更報知を開始する制御を行う（ステップ73AKS006）。 10

【0486】

ステップ73AKS006による制御を行った後には、設定変更を終了するか否かを判定する（ステップ73AKS007）。設定変更を終了しない場合には（ステップ73AKS007；No）、ステップ73AKS007を繰り返し実行して待機する。ステップ73AKS007にて設定変更を終了すると判定された場合には（ステップ73AKS007；Yes）、設定変更報知を終了する制御を行い（ステップ73AKS008）、遊技停止状態終了時処理を実行する（ステップ73AKS009）。このように、特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作としてのショートイニシャル動作を実行する制御を行わない。 20

【0487】

ステップ73AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合や（ステップ73AKS001；Yes）、ステップ73AKS009にて遊技停止状態終了時処理を実行した後には、ショートイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ73AKS010）、続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行う（ステップ73AKS011）。ステップ73AKS011では、ステップ73AKS010での制御によるショートイニシャル動作が終了してから、ロングイニシャル動作を実行する制御が開始されればよい。ステップ73AKS010、73AKS011における制御が行われることにより、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御されないときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。また、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御された場合に、その設定変更状態が終了してから、復帰動作となるショートイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。あるいは、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御された場合に、その設定変更状態が終了してから、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。 30

【0488】

その後、初期化報知を実行する制御を行う（ステップ73AKS012）。なお、初期化報知を実行する制御を行ってから、ショートイニシャル動作やロングイニシャル動作を実行する制御を行うようにしてもよい。あるいは、ショートイニシャル動作を実行する制御を行ってから、初期化報知を実行する制御を行い、その後にロングイニシャル動作を実行する制御を行うようにしてもよい。 40

【0489】

ステップ73AKS004にて受信コマンドが設定確認開始コマンドであると判定された場合には（ステップ73AKS004；Yes）、上記実施例と同様に、遊技停止状態開始時処理を実行し（ステップ73AKS013）、設定確認報知を開始する制御を行う（ステップ73AKS014）。続いて、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う（ステップ73AKS015）。ステップ73AKS015における制御が実行されることにより、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作を実行する制御を行うことができ 50

る。なお、ステップ73AKS016以降に進んだ後の期間においても、ショートイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ73AKS015における制御が継続して実行され、ショートイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。

【0490】

ステップ73AKS015による制御に続いて、設定確認を終了するか否かを判定する（ステップ73AKS016）。設定確認を終了しない場合には（ステップ73AKS016；No）、ステップ73AKS016を繰り返し実行して待機する。ステップ73AKS016にて設定確認を終了すると判定された場合には（ステップ73AKS016；Yes）、設定確認報知を終了する制御を行い（ステップ73AKS017）、遊技停止状態終了時処理を実行する（ステップ73AKS018）。次に、ロングイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ73AKS019）、電源投入時コマンド処理を終了する。ステップ73AKS019における制御が実行されることにより、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態が終了してから、可動部材の初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。また、ステップ73AKS019における制御によりロングイニシャル動作が実行可能になるので、設定値を確認するための設定確認状態であるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行わないようにすることができる。なお、電源投入時コマンド処理が終了した後においても、ロングイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ73AKS019における制御が継続して実行され、ロングイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。

【0491】

ステップ73AKS002にて受信コマンドが停電復旧指定コマンドであると判定された場合には（ステップ73AKS002；Yes）、ショートイニシャル動作を実行する制御を行い（ステップ73AKS020）、続いてロングイニシャル動作を実行する制御を行ってから（ステップ73AKS021）、電源投入時コマンド処理を終了する。ステップ73AKS021では、ステップ73AKS020での制御によるショートイニシャル動作が終了してから、ロングイニシャル動作を実行する制御が開始されればよい。ステップ73AKS020、73AKS021における制御が実行されることにより、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御されないときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて、初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行うことができる。なお、電源投入時コマンド処理が終了した後においても、ロングイニシャル動作期間が終了するまで、ステップ73AKS021における制御が継続して実行され、ロングイニシャル動作を実行する制御が行われてもよい。ステップ73AKS019における制御と、ステップ73AKS021における制御は、特徴部72AKの場合と同様に、共通のロングイニシャル制御パターン72AKP02を用いて、共通の処理により実行されてもよい。あるいは、ステップ73AKS019における制御と、ステップ73AKS021における制御は、特徴部72AKの場合と同様に、共通のロングイニシャル制御パターン72AKP02を用いる一方で、異なる処理により実行されてもよい。

【0492】

図9-46は、特徴部73AKに関して、設定確認報知の実行中に表示される設定確認報知画面73AKD01を示している。設定確認報知画面73AKD01では、「設定確認中」というメッセージを報知するための文字画像が表示されるとともに、パチンコ遊技機1において設定された設定値の履歴が表示可能となる。設定値の履歴は、例えば演出制御基板12に搭載されたRAM122のバックアップ領域に設定値情報をRTC情報とともに記憶することにより、演出制御基板12の側において累積的に格納されてもよい。あるいは、設定値の履歴は、RAM122とは別個に設けられた不揮発性の記憶装置（例えばフラッシュメモリなど）にて、所定領域に設定値情報をRTC情報とともに記憶することにより、演出制御基板12の側において累積的に格納されてもよい。あるいは、設定値の履歴は、主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100のRAM10

2にて、バックアップ領域に設定値情報をRTC情報とともに記憶しておき、設定確認開始コマンドが送信される場合に、設定値の履歴を特定可能な演出制御コマンドとして用意された設定値履歴コマンドを、主基板11から演出制御基板12に対して送信することにより、演出制御基板12の側では、電力供給の開始に伴い特定できるようにしてもよい。

【0493】

設定確認報知画面73AKD01が表示される場合に、可動部材が原点位置から外れた位置で停止した状態になっていると、演出表示装置5の表示画面を視認しにくくなり、設定値の履歴を把握しにくくなる。そこで、特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKS015における制御が実行されることにより、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作となるショートイニシャル動作を実行する制御を行う。このように、電力供給の開始に伴い設定確認状態に制御される場合には、設定変更状態に制御される場合とは異なり、復帰動作となるショートイニシャル動作が実行されるので、設定確認報知画面73AKD01にて表示可能となる設定値の履歴を、遊技場の係員などが容易に把握することができる。その一方で、特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKS018における制御によりロングイニシャル動作が実行可能になるので、パチンコ遊技機1にて設定されている設定値を確認するための設定確認状態であるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行わない。このように、電力供給の開始に伴い設定確認状態に制御される場合には、この設定確認状態であるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作が実行される一方で、初期動作となるロングイニシャル動作が実行されないので、設定確認報知画面73AKD01にて表示可能となる設定値の履歴を、遊技場の係員などが容易に把握することができるようになってから、ロングイニシャル動作が実行されてしまう場合に可動部材により設定値の履歴が把握しにくくなってしまいうことを防止できる。

【0494】

なお、設定変更状態に制御される場合にも、設定値の履歴が表示可能となるものであってもよい。この場合には、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させるショートイニシャル動作を実行する制御を行えばよい。このように、電力供給の開始に伴い設定確認状態に制御されることで、設定値の履歴が表示可能となる場合には、復帰動作となるショートイニシャル動作が実行されるようにして、設定値の履歴を容易に把握することができるものであってもよい。

【0495】

以上のように、特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合に、ステップ73AKS010にて、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う。これに対し、ステップ73AKS003にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定された場合には、ステップ73AKS007にて設定変更を終了すると判定されるまで、ショートイニシャル動作を実行する制御を行わない。これにより、設定値を変更するための制御が行われるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作となるショートイニシャル動作が実行されないので、設定値の変更作業が復帰動作によって妨げられないようにして、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

【0496】

特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKS007にて設定変更を終了すると判定された後に、ステップ73AKS010における制御が行われることで、復帰動作としてのショートイニシャル動作を実行する制御を行う。このように、変更許可状態としての設定変更状態が終了してから、復帰動作となるショートイニシャル動作を実行する制御を行うので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、可動部材を適切に原点位置に復帰させる動作が可能になる。

【0497】

特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合に、ステップ73AKS010、73AKS011における制御が行われることで、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。このときには、ステップ73AKS012における制御が行われることで、初期化報知を実行する制御を行う。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、RAM102における記憶内容が初期化（クリア）されることで、パチンコ遊技機1における遊技の制御に関する初期化が行われた場合には、初期化報知が実行され、この初期化報知が実行されるときに、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。また、ステップ73AKS007にて設定変更を終了すると判定された場合にも、ステップ73AKS010、73AKS011における制御が行われることで、復帰動作となるショートイニシャル動作に続いて初期動作となるロングイニシャル動作を実行する制御を行う。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、可動部材の動作を共通化して、可動部材を動作させる制御負担を軽減することができる。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

10

【0498】

設定確認報知画面73AKD01では、パチンコ遊技機1において設定された設定値の履歴が表示可能となる。特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKK004にて受信コマンドが設定確認開始コマンドであると判定された場合に、ステップ73AKS015にて、ショートイニシャル動作を実行する制御を行う。こうして、設定値の履歴を表示可能な設定確認表示となる設定確認報知画面73AKD01の表示が実行されているときに、復帰動作となるショートイニシャル動作を実行する制御を行う。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、設定確認表示を容易に把握することができる。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

20

【0499】

演出制御用CPU120は、主基板11から送信された演出制御コマンドに基づいて、パチンコ遊技機1における遊技の進行に応じた演出の実行を制御する。特徴部73AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ73AKS003にて、設定変更開始コマンドとなるコマンド9100Hを受信したときに、受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定される。主基板11から送信される設定変更開始コマンドとなるコマンド9100Hは、RAMクリア通知コマンドとなるコマンド9000Hや停電復旧指定コマンドとなるコマンド9200H、設定確認開始コマンドとなるコマンド9400Hとは異なっている。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、パチンコ遊技機1における設定値の変更を許可する設定変更状態に制御される場合に、設定変更状態に制御されない場合とは異なる情報としてのコマンドが送信される。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、演出に関する制御負担を軽減することができる。したがって、設定値の適切な変更が可能になる。

30

【0500】

（特徴部73AKに係る手段の説明）

40

以上の特徴部73AKに関して、従来、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定に変更可能な遊技機として、例えば特開2010-200902号公報に記載されているものがある。また、可動部材を原点位置に復帰させる遊技機として、例えば特開2016-221154号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報や特開2016-221154号公報に記載の技術では、設定の変更と可動部材の動作が競合する場合について、考慮されていなかった。そのため、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値に変更する作業に支障が生じるおそれがあった。そこで、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる遊技機を提供するための特徴部73AKに係る手段1の遊技機として、

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態など）に制御可能

50

な遊技機（例えばパチンコ遊技機 1 など）であって、

複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値 1 ～ 3 のいずれかなど）に設定可能な設定手段（例えばステップ S a 1 3 の設定変更処理を実行する CPU 1 0 3 など）と、

設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段（例えばステップ S 2 5 の特別図柄プロセス処理を実行する CPU 1 0 3 など）と、

電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御可能な設定制御手段（例えばステップ S a 6 およびステップ S a 1 2 の処理を実行する CPU 1 0 3 など）と、

遊技の進行に応じて動作可能な可動部材（例えば動作用モータ A K 0 1 1 ～ A K 0 1 3 によって動作する第 1 可動部材、動作用モータ A K 0 1 4 によって動作する第 2 可動部材など）と、

少なくとも、前記可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作の制御を実行可能な可動制御手段（例えばステップ A K S 0 1 2 の電源投入時コマンド処理を実行する演出制御用 CPU 1 2 0 など）とを備え、

前記可動制御手段は、

電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御されないときに、前記復帰動作を実行する制御を行い（例えばステップ 7 3 A K S 0 1 0 の実行など）、

前記変更許可状態であるときに、前記復帰動作を実行する制御を行わない（例えばステップ 7 3 A K S 0 0 5 ～ 7 3 A K S 0 0 9 の実行など）、

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

このような構成によれば、変更許可状態であるときに、可動部材を原点位置に復帰させる復帰動作が実行されないので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0501】

特徴部 7 3 A K に係る手段 2 の遊技機として、

前記可動制御手段は、前記変更許可状態が終了してから、前記復帰動作を実行する制御を行う（例えばステップ 7 3 A K S 0 1 0 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 3 A K に係る手段 1 の遊技機であってもよい。

このような構成においては、可動部材を適切に動作させ、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0502】

特徴部 7 3 A K に係る手段 3 の遊技機として、

電力供給の開始に伴って遊技機の初期化が行われた場合に、初期化報知を実行する初期化報知手段（例えば演出表示装置 5、スピーカ 8 L、8 R、ステップ 7 3 A K S 0 1 2 を実行する演出制御用 CPU 1 2 0 など）を備え、

前記可動制御手段は、

前記初期化報知が実行されるときに、前記復帰動作に続いて前記可動部材による初期動作を実行する制御を行い（例えばステップ 7 3 A K S 0 1 0 ～ 7 3 A K S 0 1 2 の実行など）、

前記変更許可状態が終了してから、前記復帰動作に続いて前記初期動作を実行する制御を行う（例えばステップ 7 3 A K S 0 0 5 ～ 7 3 A K S 0 0 9 に続くステップ 7 3 A K S 0 1 0 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 3 A K に係る手段 1 または手段 2 の遊技機であってもよい。

このような構成においては、可動部材による動作を共通化して制御負担を軽減するとともに、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0503】

特徴部 7 3 A K に係る手段 4 の遊技機として、

前記設定手段にて設定されている設定値を確認するための設定確認表示を実行可能な設定表示手段（例えば演出表示装置 5 など）を備え、

10

20

30

40

50

前記設定表示手段は、前記設定確認表示において前記設定手段にて設定された設定値の履歴を表示可能であり（例えば設定確認報知画面 7 3 A K D 0 1 の表示など）、

前記可動制御手段は、前記設定確認表示が実行されているときに、前記復帰動作を実行する制御を行い、前記初期動作を実行する制御を行わない（例えばステップ 7 3 A K S 0 1 5、7 3 A K S 0 1 6 の実行など）、

ことを特徴とする特徴部 7 3 A K に係る手段 1 ～手段 3 のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、設定確認表示が実行されているときに、可動部材による初期動作が実行されないようにして、設定確認表示を容易に把握できるとともに、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

10

【0504】

特徴部 7 3 A K に係る手段 5 の遊技機として、

前記遊技制御手段からの情報にもとづいて演出の実行を制御する演出制御手段（例えば A K S 0 1 5 のコマンド解析処理を実行する演出制御用 C P U 1 2 0 など）を備え、

前記遊技制御手段は、電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御される場合に、該変更許可状態に制御されない場合とは異なる情報（例えば設定変更開始コマンドとなるコマンド 9 1 0 0 H など）を送信する、

ことを特徴とする特徴部 7 3 A K に係る手段 1 ～手段 4 のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、演出制御手段による制御負担を軽減するとともに、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

20

【0505】

（特徴部 7 4 A K に関する説明）

図 9-47 は、本実施例の特徴部 7 4 A K に関し、確認演出を実行するために用いられる演出制御パターン 7 4 A K P 0 1 の構成例を示している。演出制御パターン 7 4 A K P 0 1 を構成するパターンデータは、演出制御基板 1 2 に搭載された R O M 1 2 1 の所定領域に予め記憶されていればよい。確認演出は、電源投入により電力供給が開始された後、予め定められた確認演出条件の成立に基づいて実行可能に制御される。特徴部 7 4 A K の確認演出は、左のスピーカ 8 L からラッパの音を 2 回出力する確認音の出力と、右のスピーカ 8 R からドラムの音を 2 回出力する確認音の出力と、スティックコントローラ 3 1 A の操作桿（レバー）に内蔵された振動用モータを所定パターンで 2 セット駆動する確認振動とを、含んでいる。演出制御パターン 7 4 A K P 0 1 には、確認演出プロセスタイマ初期値 7 4 A K J 0 0 を示すデータが含まれ、例えば R A M 1 2 2 の所定領域に設けられた確認演出プロセスタイマの初期値を設定可能にする。また、演出制御パターン 7 4 A K P 0 1 には、確認演出プロセスタイマ判定値 7 4 A K J 0 1 と対応付けられた第 1 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 1、確認演出プロセスタイマ判定値 7 4 A K J 0 2 と対応付けられた第 2 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 2、確認演出プロセスタイマ判定値 7 4 A K J 0 3 と対応付けられた第 1 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 3 が、含まれている。第 1 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 1 は、左のスピーカ 8 L からラッパの音を 2 回出力する確認音の出力を制御するために用いられる。第 2 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 2 は、右のスピーカ 8 R からドラムの音を 2 回出力する確認音の出力を制御するために用いられる。第 3 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 3 は、スティックコントローラ 3 1 A の操作桿（レバー）に内蔵された振動用モータを所定パターンで 2 セット駆動する確認振動を制御するために用いられる。確認演出の実行を制御するときには、確認演出プロセスタイマのタイマ値が更新され、確認演出プロセスタイマ判定値 7 4 A K J 0 1 ～7 4 A K J 0 3 のいずれかと合致したときに、合致した判定値に対応する第 1 ～第 3 確認演出制御データ 7 4 A K D 0 3 を用いた制御を行うことにより、確認音の出力や確認振動を実行することができる。

30

40

【0506】

また、確認演出の実行中は、遊技効果ランプ 9 に含まれる一部または全部の発光部材を

50

点灯させてもよい。例えば、確認演出が開始されると、発光部材の点灯が開始されるとともに、左のスピーカ 8 L から確認音の出力が開始される。左のスピーカ 8 L による確認音の出力が終了すると、右のスピーカ 8 R から確認音の出力が開始される。右のスピーカ 8 R による確認音の出力が終了すると、スティックコントローラ 3 1 A の操作桿（レバー）に内蔵された振動用モータによる確認振動が開始される。そして、スティックコントローラ 3 1 A の操作桿（レバー）に内蔵された振動用モータによる確認振動が終了するとともに発光部材が消灯され、確認演出が終了する。確認演出は、パチンコ遊技機 1 における電源投入により電力供給が開始された後、予め定められた確認受付期間内に、プッシュボタン 3 1 B を押下操作する動作が検出されることにより確認演出条件が成立して、実行が開始される。左のスピーカ 8 L による確認音の出力と、右のスピーカ 8 R による確認音の出力と、スティックコントローラ 3 1 A の操作桿（レバー）に内蔵された振動用モータによる確認振動とのうち、いずれか 1 の演出を実行する制御が行われているときには、他の演出を実行する制御が行われない。このように、確認演出に含まれる確認音の出力および確認振動のうち、いずれか 1 の演出を実行するときには、他の演出を実行しないように、制御が行われるようにすればよい。このように、確認音の出力と確認振動が互いに異なるタイミングで実行されることにより、各演出装置を用いた演出を正常に実行できるか否かを、遊技場の係員などが容易に把握することができる。

10

【0507】

図 9-48 は、特徴部 7 4 A K に関して、演出制御用 CPU 1 2 0 により実行される演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。この演出制御メイン処理は、上記実施例における演出制御メイン処理に代えて実行できればよい。特徴部 7 4 A K の演出制御メイン処理において、演出制御用 CPU 1 2 0 は、上記実施例と同様に初期化处理（ステップ 7 4 A K S 0 1 1）、電源投入時コマンド処理（ステップ 7 4 A K S 0 1 2）を実行した後、タイマ割込フラグがオンとなっているか否かを判定し（ステップ 7 4 A K S 0 1 3）、オフであれば（ステップ 7 4 A K S 0 1 3；No）、ステップ 7 4 A K S 0 1 3 を繰り返し実行して待機する。これに対し、タイマ割込フラグがオンである場合には（ステップ 7 4 A K S 0 1 3；Yes）、タイマ割込フラグをクリアしてオフ状態とし（ステップ 7 4 A K S 0 1 4）、コマンド解析処理（ステップ 7 4 A K S 0 1 5）、演出制御プロセス処理（ステップ 7 4 A K S 0 1 6）、演出用乱数更新処理（ステップ 7 4 A K S 0 1 7）を順に実行する。さらに、特徴部 7 4 A K の演出制御メイン処理では、確認演出制御処理（ステップ 7 4 A K S 0 1 8）を実行してから、ステップ 7 4 A K S 0 1 3 に戻る。

20

30

【0508】

図 9-49 は、確認演出制御処理として、ステップ 7 4 A K S 0 1 8 にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。確認演出制御処理において、演出制御用 CPU 1 2 0 は、初期化報知を開始したか否かを判定する（ステップ 7 4 A K S 0 3 1）。例えば上記実施例の電源投入時コマンド処理では、ステップ A K S 0 3 0 における制御が行われることで、初期化報知が開始される。この後、ステップ 7 4 A K S 0 3 1 における判定が最初に行われたときに、初期化報知の開始であると判定すればよい。RAM 1 2 2 の所定領域に初期化報知開始フラグを設け、この初期化報知開始フラグがオンであるときに、初期化報知の開始であると判定してもよい。

40

【0509】

ステップ 7 4 A K S 0 3 1 にて初期化報知の開始であると判定された場合には（ステップ 7 4 A K S 0 3 1；Yes）、確認受付期間を開始する制御が行われる（ステップ 7 4 A K S 0 3 2）。確認受付期間は、初期化報知の開始に伴い開始され、例えば 3 0 秒間あるいは 1 分間といった、予め定められた確認受付時間の経過に伴い終了すればよい。

【0510】

ステップ 7 4 A K S 0 3 1 にて初期化報知の開始ではないと判定された場合には（ステップ 7 4 A K S 0 3 1；No）、確認受付期間であるか否かを判定する（ステップ 7 4 A K S 0 3 3）。ステップ 7 4 A K S 0 3 2 にて確認受付期間が開始された場合や、ステッ

50

プ74AKS033にて確認受付期間であると判定された場合には（ステップ74AKS033；Yes）、可変表示が開始されたか否かを判定する（ステップ74AKS034）。例えば、演出制御用CPU120は、主基板11から送信された第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドを受信したことにより、可変表示が開始されたと判定すればよい。

【0511】

ステップ74AKS034にて可変表示の開始であると判定された場合には（ステップ74AKS034；Yes）、確認受付期間を中止する制御を行い（ステップ74AKS035）、確認演出制御処理を終了する。このように、確認受付期間であるときに可変表示が開始された場合には、確認受付期間を中止して、確認演出条件が成立しないように制限する。可変表示の開始に伴い確認受付期間を中止することで、遊技の進行に伴う演出の実行と確認演出の実行とが重複しないように制御して、確認演出を適切に実行することができる。

10

【0512】

ステップ74AKS034にて可変表示の開始ではないと判定された場合には（ステップ74AKS034；No）、確認演出を開始させるための動作検出があったか否かを判定する（ステップ74AKS036）。ステップ74AKS036では、プッシュボタン31Bを押下する動作が検出された場合に、確認演出を開始させるための動作検出があったと判定すればよい。このとき、動作検出がない場合には（ステップ74AKS036；No）、確認演出制御処理を終了する。これに対し、動作検出があったと判定された場合には（ステップ74AKS036；Yes）、確認演出を実行するために用いられる演出制御パターン74AKP01をROM121の所定領域から読み出し（ステップ74AKS037）、確認演出プロセスタイマ初期値74AKJ00を確認演出プロセスタイマに設定する（ステップ74AKS038）。また、最初の確認演出プロセスタイマ判定値74AKD01によるタイマ値の判定が行われるように設定し（ステップ74AKS039）、ステップ74AKS046に進む。なお、ステップ74AKS036にて動作検出があったと判定され、確認演出を実行するための設定などが行われる場合には、確認受付期間を終了する制御を行ってもよい。

20

【0513】

ステップ74AKS033にて確認受付期間ではないと判定された場合には（ステップ74AKS033；No）、確認演出中であるか否かを判定する（ステップ74AKS040）。ステップ74AKS040では、例えば確認演出プロセスタイマによる経過時間の計測がスタートしている場合に、確認演出中であると判定すればよい。このとき、確認演出中でなければ（ステップ74AKS040；No）、確認演出制御処理を終了する。これに対し、確認演出中であると判定された場合には（ステップ74AKS040；Yes）、可変表示が開始されたか否かを判定する（ステップ74AKS041）。そして、可変表示の開始であると判定された場合には（ステップ74AKS041；Yes）、確認演出を中止する制御を行い（ステップ74AKS042）、確認演出制御処理を終了する。このように、確認演出中に可変表示が開始された場合には、確認演出の実行を中止することで、遊技の進行に伴う演出の実行と確認演出の実行とが重複しないように制御して、確認演出を適切に実行することができる。

30

40

【0514】

ステップ74AKS041にて可変表示の開始ではないと判定された場合には（ステップ74AKS041；No）、確認演出プロセスタイマの更新制御を行う（ステップ74AKS043）。次に、確認演出プロセスタイマのタイムアウトが発生したか否かを判定する（ステップ74AKS044）。このとき、タイムアウトが発生していれば（ステップ74AKS044；Yes）、確認演出を終了させる制御を行い（ステップ74AKS045）、確認演出制御処理を終了する。これに対し、タイムアウトが発生していないと判定された場合には（ステップ74AKS044；No）、確認演出プロセスタイマのタイマ値が判定値と合致したか否かを判定する（ステップ74AKS046）。判定値と合

50

致しない場合には（ステップ74AKS046；No）、確認演出制御処理を終了する。

【0515】

ステップ74AKS046にて判定値と合致したと判定された場合には（ステップ74AKS046；Yes）、その判定値に対応する確認演出制御データを用いた演出を開始させる（ステップ74AKS047）。また、演出制御パターン74AKP01において次に格納されている確認演出プロセスタイマ判定値によるタイマ値の判定が行われるように設定してから（ステップ74AKS048）、確認演出制御処理を終了する。

【0516】

図9-50は、特徴部74AKに関して、確認演出の制御例を示すタイミング図などである。図9-50（A）は、電源投入により電力供給が開始されたときに、クリアスイッチAK001を押下操作する動作の検出がある一方で、錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出がないことに対応して、設定変更状態に制御されない場合を示している。図9-50（B）は、電源投入により電力供給が開始されたときに、クリアスイッチAK001を押下操作する動作の検出があるとともに、錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出があることに対応して、設定変更状態に制御される場合を示している。図9-50（C）は、各タイミングにおける制御内容を示している。

【0517】

タイミング74AKT01での電源投入による電力供給の開始に伴い、設定変更状態に制御されない場合に、演出制御基板12では、例えば演出制御用CPU120が、タイミング74AKT02にてRAMクリア通知コマンドを受信したと判定する。上記実施例の電源投入時コマンド処理では、ステップAKS021にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定されたことにより、ステップAKS030での制御が行われ、初期化報知が開始される。そうすると、特徴部74AKの演出制御メイン処理に含まれるステップ74AKS018の確認演出制御処理では、ステップ74AKS031にて初期化報知の開始であると判定され、ステップ74AKS032での制御により、確認受付期間が開始される。この確認検出期間内のタイミング74AKT03にて、プッシュボタン31Bを押下操作する動作が検出されると、確認演出制御処理のステップ74AKS036にて確認演出の開始動作を検出したと判定され、確認演出制御処理のステップ74AKS037～74AKS048といった、確認演出を実行する制御が開始される。こうして確認演出を実行する制御が開始されることにより、演出制御パターン74AKP01に含まれる第1～第3確認演出制御データ74AKD01～74AKD03などを用いて、第1～第3確認演出となる複数種類の演出が順番に実行される。その後、タイミング74AKT04になると、確認演出制御処理のステップ74AKS044にて確認演出プロセスタイマがタイムアウトしたと判定され、ステップ74AKS045での制御が行われることにより、確認演出が終了する。

【0518】

これに対し、タイミング74AKT11での電源投入による電力供給の開始に伴い、設定変更状態に制御される場合に、演出制御基板12では、例えば演出制御用CPU120が、タイミング74AKT12にて設定変更開始コマンドを受信したと判定する。上記実施例の電源投入時コマンド処理では、ステップAKS023にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定されたことにより、ステップAKS025の遊技停止状態開始時処理が実行された後に、ステップAKS026の制御が行われ、設定変更報知が開始される。このときには、設定変更終了コマンドを受信した場合の他は、設定変更報知を継続して実行する制御が行われ、初期化報知を実行する制御などが開始されない。その後、タイミング74AKT13にて、主基板11から送信された設定変更終了コマンドを受信すると、電源投入時コマンド処理のステップAKS027にて設定変更を終了すると判定されることで、ステップAKS028、AKS029に続いて、ステップAKS030の制御が行われ、初期化報知が開始される。

【0519】

このようにして、タイミング74AKT13にてステップAKS030の制御による初

10

20

30

40

50

期化報知が開始されると、特徴部74AKの演出制御メイン処理に含まれるステップ74AKS018の確認演出制御処理では、ステップ74AKS031にて初期化報知の開始であると判定され、ステップ74AKS032での制御により、確認受付期間が開始される。したがって、タイミング74AKT13では、初期化報知の開始に伴い、確認受付期間が開始される。この確認受付期間内のタイミング74AKT14にて、プッシュボタン31Bを押下操作する動作が検出されると、確認演出制御処理のステップ74AKS036にて確認演出の開始動作を検出したと判定され、確認演出制御処理のステップ74AKS037～74AKS048といった、確認演出を実行する制御が開始される。こうして確認演出を実行する制御が開始されることにより、演出制御パターン74AKP01に含まれる第1～第3確認演出制御データ74AKD01～74AKD03などを用いて、第1～第3確認演出となる複数種類の演出が順番に実行される。その後、タイミング74AKT15になると、確認演出制御処理のステップ74AKS044にて確認演出プロセスタイマがタイムアウトしたと判定され、ステップ74AKS045での制御が行われることにより、確認演出が終了する。

10

【0520】

なお、確認演出に含まれる演出は、パチンコ遊技機1が備える任意の演出装置を用いた演出であればよい。例えば、スティックコントローラ31Aの操作桿（レバー）に内蔵された振動用モータを駆動することによる確認振動に加えて、あるいは代えて、プッシュボタン31Bに内蔵された振動用モータを駆動することによる確認振動を実行できるものであってもよい。

20

【0521】

以上のように、特徴部74AKの演出制御メイン処理では、ステップ74AKS012にて、上記実施例と同様に電源投入時コマンド処理を実行した後、ステップ74AKS018にて確認演出制御処理を実行する。電源投入時コマンド処理では、例えばステップAKS025やステップAKS031にて、遊技停止状態開始時処理を実行する。遊技停止状態開始時処理が実行された後には、設定変更終了コマンドや設定確認終了コマンドとは異なるコマンドの受信が無効となり、通常の演出に関する制御が実行されないように規制される。この場合には、確認演出を実行する制御も行われない。これに対し、ステップAKS021にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合に、ステップAKS030にて、初期化報知を実行する制御を行う。その後、ステップ74AKS018の確認演出制御処理では、ステップ74AKS031にて初期化報知の開始であると判定されたことなどに基づいて、確認演出条件が成立したときに、ステップ74AKS037以降に進み、確認演出を実行する制御を行う。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、パチンコ遊技機1における設定値の変更を許可する設定変更状態に制御された場合には、確認演出を実行する制御を行わない。これにより、設定値を変更するための制御が、確認演出を実行する制御よりも優先されるので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

30

【0522】

電源投入時コマンド処理では、設定変更状態に対応してステップAKS025～AKS030における制御などが行われる。その後、演出制御メイン処理のステップ74AKS018にて確認演出制御処理を実行することで、変更許可状態としての設定変更状態が終了してから、確認演出条件の成立に応じて確認演出を実行する制御を行う。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、確認演出を適切に実行できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

40

【0523】

プッシュボタン31Bやプッシュセンサ35Bは、遊技者による押下操作などの動作を検出可能に構成されている。特徴部74AKの確認演出制御処理では、ステップ74AKS032における制御が実行されることにより、確認受付期間となり、その後にステップ74AKS036で開始動作の検出があったと判定されることにより、確認演出条件が成立する。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、確認演出

50

を適切に実行できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

【0524】

特徴部74AKの演出制御メイン処理のステップ74AKS018にて確認演出制御処理を実行するときには、ステップ74AKS032における制御が実行されることにより、設定確認状態に制御されずにRAM102の記憶内容が初期化（クリア）された場合に、設定確認状態が終了した場合と共通の確認受付期間となる。この確認受付期間における確認演出条件の成立に応じて、確認演出を実行する制御を行う。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、確認演出の実行に関する制御を共通化して、確認演出の制御負担を軽減することができる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

10

【0525】

特徴部74AKで用いられる演出制御パターン74AKP01は、第1確認演出制御データ74AKD01や第2確認演出制御データ74AKD02を含むことで、スピーカ8L、8Rから確認音を出力させる制御を可能にする。こうして、確認演出は、音出力手段となるスピーカ8L、8Rによる確認用の音声の出力を含む。これにより、設定値の変更作業に支障が生じることを防止する場合に、確認演出を適切に実行できる。したがって、設定値の適切な設定が可能になる。

【0526】

（特徴部74AKに係る手段の説明）

以上の特徴部74AKに関して、従来、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定に変更可能な遊技機として、例えば特開2010-200902号公報に記載されているものがある。また、確認音を出力させる制御を行う遊技機として、例えば特開2016-220833号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報や特開2016-220833号公報に記載の技術では、設定の変更と確認用の演出が競合する場合について、考慮されていなかった。そのため、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値に変更する作業に支障が生じるおそれがあった。そこで、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる遊技機を提供するための特徴部74AKに係る手段1の遊技機として、

20

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機1など）であって、

30

複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値1～3のいずれかなど）に設定可能な設定手段（例えばステップSa13の設定変更処理を実行するCPU103など）と、

設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段（例えばステップS25の特別図柄プロセス処理を実行するCPU103など）と、

電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御可能な設定制御手段（例えばステップSa6およびステップSa12の処理を実行するCPU103など）と、

演出を実行可能な演出手段（例えば演出表示装置5、スピーカ8L、8Rなど）と、

40

電力供給が開始された後、確認演出条件の成立にもとづいて前記演出手段による確認演出の制御を実行可能な確認制御手段（例えばステップ74AKS018の確認演出制御処理を実行する演出制御用CPU120など）とを備え、

前記確認制御手段は、

電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御されないときに、前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行い（例えばステップAKS021、AKS030を実行した後におけるステップ74AKS018の実行など）、

前記変更許可状態であるときに、前記確認演出を実行する制御を行わない（例えばステップAKS025～AKS029の実行など）、

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

50

このような構成によれば、変更許可状態であるときに、確認演出が実行されないので、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

【0527】

特徴部74AKに係る手段2の遊技機として、

前記確認制御手段は、前記変更許可状態が終了してから、前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行う（例えばステップAKS025～AKS030を実行した後におけるステップ74AKS018の実行など）、

ことを特徴とする特徴部74AKに係る手段1の遊技機であってもよい。

このような構成においては、確認演出を適切に実行して、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

10

【0528】

特徴部74AKに係る手段3の遊技機として、

遊技者による動作を検出可能な遊技用検出手段（例えばプッシュボタン31B、プッシュセンサ35Bなど）を備え、

前記確認演出条件は、確認受付期間であるときに前記遊技用検出手段による動作の検出にもとづいて成立する（例えばステップ74AKS036の実行など）、

ことを特徴とする特徴部74AKに係る手段1または手段2の遊技機であってもよい。

このような構成においては、確認演出を適切に実行して、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

20

【0529】

特徴部74AKに係る手段4の遊技機として、

前記確認制御手段は、電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御されずに初期化が行われた場合に、前記変更許可状態が終了した場合と共通の確認受付期間における前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行う（例えばステップ74AKS033、74AKS036の実行など）、

ことを特徴とする特徴部74AKに係る手段1～手段3のいずれか遊技機であってもよい。

このような構成においては、確認演出の実行を共通化して、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

30

【0530】

特徴部74AKに係る手段5の遊技機として、

演出音を出力可能な音出力手段（例えばスピーカ8L、8Rなど）を備え、

前記確認演出は、前記音出力手段による確認用の音声の出力を含む（例えば第1確認演出制御データ74AKD01、第2確認演出制御データ74AKD02を用いたステップ74AKS047の実行など）、

ことを特徴とする特徴部74AKに係る手段1～手段4のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、確認演出を適切に実行して、設定値の変更作業に支障が生じることを防止できる。

40

【0531】

（特徴部75AKに関する説明）

図9-51は、本実施例の特徴部75AKに関し、演出制御用CPU120により実行される電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。この電源投入時コマンド処理は、上記実施例の特徴部74AKにおける演出制御メイン処理のステップ74AKS012にて実行できればよい。特徴部75AKの電源投入時コマンド処理において、演出制御用CPU120は、上記実施例と同様に主基板11からの受信コマンドを判定する（ステップ75AKS001～75AKS004）。ステップ75AKS003にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定された場合には（ステップ75AKS003；Yes）、上記実施例と同様に、遊技停止状態開始時処理を実行し（ステップ75AKS005）、設定変更報知を開始する制御を行う（ステップ75AKS006）。

50

【0532】

ステップ75AKS006による制御を行った後には、設定変更を終了するか否かを判定する（ステップ75AKS007）。設定変更を終了しない場合には（ステップ75AKS007；No）、上記実施例とは異なり、設定変更中確認演出制御処理を実行してから（ステップ75AKS008）、ステップ75AKS007に戻る。このように、特徴部75AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ75AKS008にて設定変更中確認演出制御処理が実行されることにより、電力供給の開始に伴い変更許可状態としての設定変更状態に制御されたときに、確認演出を実行するための制御を行うことができる。ステップ75AKS007にて設定変更を終了すると判定された場合には（ステップ75AKS007；Yes）、設定変更報知を終了する制御を行い（ステップ75AKS009）、遊技停止状態終了時処理を実行する（ステップ75AKS010）。 10

【0533】

ステップ75AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合や（ステップ75AKS001；Yes）、ステップ75AKS010にて遊技停止状態終了時処理を実行した後には、初期化報知を実行する制御を行い（ステップ75AKS011）、電源投入時コマンド処理を終了する。

【0534】

ステップ75AKS003にて受信コマンドが設定確認開始コマンドであると判定された場合には（ステップ75AKS003；Yes）、上記実施例と同様に、設定確認状態に対応する処理を実行した後（ステップ75AKS012～75AKS016）、電源投入時コマンド処理を終了する。このように、特徴部75AKの電源投入時コマンド処理では、電力供給の開始に伴い、設定変更状態に制御されたときにはステップ75AKS008の設定変更中確認演出制御処理を実行する一方で、設定確認状態に制御されたときには設定変更中確認演出制御処理に相当する処理を実行しない。したがって、設定変更状態であるときに確認演出を実行可能とする制御を行う一方で、設定確認状態であるときには確認演出を実行可能とする制御を行わない。 20

【0535】

図9-52は、設定変更中確認演出制御処理として、ステップ75AKS008にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。設定確認中確認演出制御処理において、演出制御用CPU120は、まず、確認演出済みであるか否かを判定する（ステップ75AKS031）。ステップ75AKS031では、例えばRAM122の所定領域に設けられた確認演出完了フラグがオンである場合に、確認演出済みであると判定すればよい。確認演出完了フラグは、確認演出の実行が完了したときに、オン状態にセットされればよい。ステップ75AKS031にて確認演出済みである場合には（ステップ75AKS031；Yes）、設定変更中確認演出制御処理を終了する。 30

【0536】

ステップ75AKS031にて確認演出済みではないと判定された場合には（ステップ75AKS031；No）、確認演出中であるか否かを判定する（ステップ75AKS032）。このとき、確認演出中でなければ（ステップ75AKS032；No）、確認演出を開始させるための動作検出があったか否かを判定する（ステップ75AKS033）。ステップ75AKS033にて動作検出がない場合には（ステップ75AKS033；No）、設定変更中確認演出制御処理を終了する。ステップ75AKS033にて動作検出があったと判定された場合には（ステップ75AKS033；Yes）、確認演出の実行を開始するための設定として、演出制御パターン74AKP01を読み出し（ステップ75AKS034）、確認演出プロセスタイマ初期値74AKJ00を設定し（ステップ75AKS035）、最初の確認演出プロセスタイマ判定値74AKD01を設定する（ステップ75AKS036）。このように、設定変更中確認演出制御処理では、ステップ75AKS033の判定が行われるので、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、確認受付期間のような一定期間を設けることなく、任意のタイミングで押しボタン31Bを押下操作する動作が検出されたことなどにより、確認演出条件が成立して確認 40 50

演出の実行を開始させることができる。

【0537】

ステップ75AKS032にて確認演出中であると判定された場合には（ステップ75AKS032；Yes）、確認演出プロセスタイマの更新制御を行い（ステップ75AKS037）、タイムアウトが発生したか否かを判定する（ステップ75AKS038）。このとき、タイムアウトが発生していれば（ステップ75AKS038；Yes）、確認演出を終了させる制御を行い（ステップ75AKS039）、確認演出制御処理を終了する。これに対し、タイムアウトが発生していないと判定された場合には（ステップ75AKS038；No）、確認演出プロセスタイマのタイマ値が判定値と合致したか否かを判定する（ステップ75AKS040）。判定値と合致しない場合には（ステップ75AKS040；No）、確認演出制御処理を終了する。

10

【0538】

ステップ75AKS040にて判定値と合致したと判定された場合には（ステップ75AKS040；Yes）、その判定値に対応する確認演出制御データを用いた演出を開始させる（ステップ75AKS041）。また、演出制御パターン74AKP01において次に格納されている確認演出プロセスタイマ判定値によるタイマ値の判定が行われるように設定してから（ステップ75AKS042）、確認演出制御処理を終了する。

【0539】

図9-53は、特徴部75AKに関して、確認演出の制御例を示すタイミング図などである。図9-53（A）は、電源投入により電力供給が開始されたときに、クリアスイッチAK001を押下操作する動作の検出がある一方で、錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出がないことに対応して、設定変更状態に制御されない場合を示している。図9-53（B）は、電源投入により電力供給が開始されたときに、クリアスイッチAK001を押下操作する動作の検出があるとともに、錠スイッチ51をオンに切替操作する動作の検出があることに対応して、設定変更状態に制御される場合を示している。図9-53（C）は、各タイミングにおける制御内容を示している。

20

【0540】

タイミング75AKT01での電源投入による電力供給の開始に伴い、設定変更状態に制御されない場合は、特徴部74AKで設定変更状態に制御されない場合と同様であり、タイミング74AKT02にてRAMクリア通知コマンドを受信したことにより、初期化報知が開始され、これに伴い、確認受付期間が開始される。この確認受付期間内のタイミング75AKT03にて、確認演出の開始動作を検出すると、確認演出を実行する制御が開始され、演出制御パターン74AKP01に含まれる第1～第3確認演出制御データ74AKD01～74AKD03などを用いて、第1～第3確認演出となる複数種類の演出が順番に実行される。その後、タイミング75AKT04になると、確認演出が終了する。

30

【0541】

これに対し、タイミング75AKT11での電源投入による電力供給の開始に伴い、設定確認状態に制御される場合は、特徴部74AKで設定変更状態に制御される場合とは異なり、タイミング75AKT12にて設定変更開始コマンドを受信したことにより、電源投入時コマンド処理のステップ75AKS003にて受信コマンドが設定変更開始コマンドであると判定される。これにより、ステップ75AKS005、75AKS006に続いて、ステップ75AKS007にて設定変更を終了するか否かを判定するが、このとき終了しない場合には、ステップ75AKS008にて設定変更中確認演出制御処理が実行される。特徴部75AKの設定変更中確認演出制御処理では、ステップ75AKS032にて確認演出中ではないと判定された場合に、ステップ75AKS033にて開始動作の検出があったか否かを判定する。こうして、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、プッシュボタン31Bを押下操作する動作の検出などにより、確認演出条件を成立させることができる。例えば設定変更状態であるときのタイミング75AKT13にて、プッシュボタン31Bを押下操作する動作が検出されると、設定変更中確認演出制御

40

50

のステップ75AKS033にて確認演出の開始動作を検出したと判定され、設定変更中確認演出制御処理のステップ75AKS034～75AKS042といった、確認演出を実行する制御が開始される。こうして、演出制御パターン74AKP01に含まれる第1～第3確認演出制御データ74AKD01～74AKD03などを用いて、第1～第3確認演出となる複数種類の演出が順番に実行される。その後、タイミング75AKT14になると、確認演出が終了する。

【0542】

タイミング75AKT14となった後、タイミング75AKT15にて、主基板11から送信された設定変更終了コマンドを受信すると、特徴部75AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ75AKS007にて設定変更を終了すると判定されることで、ステップ75AKS009、75AKS010に続いて、ステップ75AKS011の制御が行われ、初期化報知が開始される。この初期化報知が開始されたときには、特徴部74AKの場合と同様に、演出制御メイン処理のステップ74AKS018にて確認演出制御処理が実行されることで、確認受付期間が開始されるように制御すればよい。そして、この確認受付期間にて確認演出の開始動作を検出した場合には、再び確認演出を実行する制御が開始されるようにすればよい。

【0543】

以上のように、特徴部75AKの電源投入時コマンド処理は、ステップ75AKS008にて実行される設定変更中確認演出制御処理を含み、設定変更中確認演出制御処理のステップ75AKS033にて開始動作の検出があったと判定された場合には、確認演出条件の成立により、ステップ74AKS037以降に進み、確認演出を実行する制御を行う。こうして、電源投入による電力供給の開始に伴い、パチンコ遊技機1における設定値の変更を許可する設定変更状態に制御された場合に、確認演出条件の成立に基づいて確認演出を実行する制御を行うので、変更許可状態としての設定変更状態であるときに、確認演出を実行可能とすることで、遊技機の状態を的確に確認して、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防止できる。

【0544】

特徴部75AKの電源投入時コマンド処理では、ステップ75AKS001にて受信コマンドがRAMクリア通知コマンドであると判定された場合に、特徴部74AKと同様の確認演出制御処理が実行されることで、確認受付期間が開始される。この確認受付期間であるときに、確認演出条件の成立に応じて確認演出を実行する制御を行う。これに対し、設定変更中確認演出制御処理では、確認受付期間を設けることなくステップ75AKS033にて開始動作の検出があったと判定された場合に、確認演出を実行する制御を行う。これにより、変更許可条件としての設定変更状態であるときには、いつでも確認演出を実行できるので、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防止する場合に、設定値の変更とともに確認演出を適切に実行できる。

【0545】

特徴部75AKの電源投入時コマンド処理では、設定変更状態に対応してステップ75AKS005～75AKS011における制御などが行われる。その後、特徴部74AKと同様の確認演出制御処理が実行されることで、確認受付期間が開始される。こうして、変更許可状態としての設定変更状態が終了してから、確認受付期間における確認演出条件の成立に応じて確認演出を実行する制御を行うので、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防止する場合に、確認演出を適切に実行できる。

【0546】

プッシュボタン31Bやプッシュセンサ35Bは、遊技者による押下操作などの動作を検出可能に構成されている。例えば特徴部75AKの設定変更中確認演出制御処理では、ステップ75AKS033にて開始動作の検出があったと判定されることにより、確認演出条件が成立する。また、特徴部74AKと同様の確認演出制御処理が実行されることで、ステップ74AKS036にて開始動作の検出があったと判定されることにより、確認演出条件が成立する。これにより、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防

10

20

30

40

50

止する場合に、確認演出を適切に実行できる。

【0547】

(特徴部75AKに係る手段の説明)

以上の特徴部75AKに関して、従来、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定に変更可能な遊技機として、例えば特開2010-200902号公報に記載されているものがある。また、確認音を出力させる制御を行う遊技機として、例えば特開2016-220833号公報に記載されているものがある。しかしながら、特開2010-200902号公報や特開2016-220833号公報に記載の技術では、設定の変更と確認用の演出が競合する場合について、考慮されていなかった。そのため、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じるおそれがあった。そこで、遊技機の状態の確認作業に支障が生じることを防止できる遊技機を提供するための特徴部75AKに係る手段1の遊技機として、

10

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態(例えば大当たり遊技状態など)に制御可能な遊技機(例えばパチンコ遊技機1など)であって、

複数の設定値のうちいずれかの設定値(例えば設定値1~3のいずれかなど)に設定可能な設定手段(例えばステップSa13の設定変更処理を実行するCPU103など)と、

設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段(例えばステップS25の特別図柄プロセス処理を実行するCPU103など)と、

20

電力供給の開始に伴い前記設定手段による設定値の変更を許可する変更許可状態に制御可能な設定制御手段(例えばステップSa6およびステップSa12の処理を実行するCPU103など)と、

演出を実行可能な演出手段(例えば演出表示装置5、スピーカ8L、8Rなど)と、

電力供給が開始された後、確認演出条件の成立にもとづいて前記演出手段による確認演出の制御を実行可能な確認制御手段(例えばステップ74AKS018の確認演出制御処理、ステップ75AKS008の設定変更中確認演出制御処理を実行する演出制御用CPU120など)とを備え、

前記確認制御手段は、

電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御されないときに、確認受付期間における前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行い(例えばステップ74AKS018における確認演出制御処理の実行など)、

30

前記変更許可状態であるときに、前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行う(例えばステップ75AKS008における設定変更中確認演出制御処理の実行など)、

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

このような構成によれば、変更許可状態であるときに、確認演出を実行できるので、遊技機の状態を的確に確認して、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防止できる。

【0548】

40

特徴部75AKに係る手段2の遊技機として、

前記確認制御手段は、

電力供給の開始に伴い前記変更許可状態に制御されずに初期化が行われた場合に、確認受付期間における前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行い(例えばステップ74AKS033、74AKS036の実行など)、

前記変更許可状態であるときに、確認受付期間を設けることなく前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行う(例えばステップ75AKS033の実行など)、

ことを特徴とする特徴部75AKに係る手段1の遊技機であってもよい。

このような構成においては、設定値の変更とともに確認演出を適切に実行して、遊技機

50

の状態を確認する作業に支障が生じることを防止できる。

【0549】

特徴部75AKに係る手段3の遊技機として、

前記確認制御手段は、前記変更許可状態が終了してから、確認受付期間における前記確認演出条件の成立に応じて前記確認演出を実行する制御を行う（例えばステップ75AKS005～75AKS011を実行した後におけるステップ74AKS018の実行など）、

ことを特徴とする特徴部75AKに係る手段1または手段2の遊技機であってもよい。

このような構成においては、確認演出を適切に実行して、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防止できる。

10

【0550】

特徴部75AKに係る手段4の遊技機として、

遊技者による動作を検出可能な遊技用検出手段（例えばプッシュボタン31B、プッシュセンサ35Bなど）を備え、

前記確認演出条件は、前記遊技用検出手段による動作の検出にもとづいて成立する（例えばステップ75AKS033の実行など）、

ことを特徴とする特徴部75AKに係る手段1～手段3のいずれかの遊技機であってもよい。

このような構成においては、確認演出を適切に実行して、遊技機の状態を確認する作業に支障が生じることを防止できる。

20

【0551】

（特徴部100AKに関する説明）

図10-1は、本実施例の特徴部100AKに関し、演出制御用CPU120により実行される演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この演出制御プロセス処理は、上記実施例における図7に示した演出制御プロセス処理に代えて実行されればよい。

【0552】

特徴部100AKの演出制御プロセス処理において、演出制御用CPU120は、まず、設定された設定値を遊技者に示唆する設定示唆演出を実行するか否かを判定（決定）するための設定示唆演出開始処理を実行する（ステップ100AKS101）。本実施例では、設定示唆演出が実行されるタイミングを当該設定示唆演出が実行される前に遊技者に示唆するタイミング示唆演出を実行可能になっている。このような構成によれば、設定示唆演出が実行されるタイミングを遊技者がタイミング示唆演出に基づいて認識することを可能にし、遊技の興趣を向上させると共に、パチンコ遊技機1の稼働率の向上を図ることができる。ステップ100AKS101の設定示唆演出開始処理において、設定示唆演出を実行すると判定された場合には、タイミング示唆演出が開始される。次に、演出制御用CPU120は、設定示唆演出を実行するための設定示唆演出実行処理を実行する（ステップ100AKS102）。その後、演出制御用CPU120は、上記実施例における図7に示した演出制御プロセス処理と同様に、ステップS161～S171の処理を実行する。

30

40

【0553】

図10-2（a）は、設定示唆演出開始処理として、図10-1のステップ100AKS101にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図10-2（a）に示す設定示唆演出開始処理において、演出制御用CPU120は、まず、図10-2（b）に示す開始判定タイマ100AK001のタイマ値が0とは異なる値であるか否かを判定する（ステップ100AKS201）。開始判定タイマ100AK001は、図10-2（b）に示すように、例えばRAM122の所定領域に設けられ、スランプ状態の継続時間を計測する。スランプ状態は、遊技者が遊技を実行しているにも関わらず、第1始動条件及び第2始動条件のいずれも成立しないことに基づいて第1特図及び第2特図の可変表示が実行されず、遊技の進行が停止している状態を指す。

50

【0554】

開始判定タイマ100AK001の値が0であると判定した場合には（ステップ100AKS201；No）、客待ちデモ演出を実行中であることを示す客待ちデモフラグがオンであるか否かを判定することにより、客待ちデモ演出を実行中であることを判定する（ステップ100AKS202）。客待ちデモフラグは、主基板11から送信された客待ちデモ指定コマンドを演出制御基板12が受信した場合にオン状態にセットされる。客待ちデモ演出を実行中ではないと判定した場合には（ステップ100AKS202；No）、設定示唆演出開始処理を終了する。

【0555】

これに対し、客待ちデモ演出を実行中であると判定した場合には（ステップ100AKS202；Yes）、遊技球の発射が検出されたことを示す発射検出フラグがオンであるか否かを判定することにより、遊技球の発射が検出されたか否かを判定する（ステップ100AKS203）。本実施例では、遊技球の発射を検出可能な発射検出センサが打球発射装置に設けられている。発射検出センサによって遊技球の発射が検出されると、遊技球の発射が検出されたことを示す発射検出信号が打球発射装置から主基板11へ送信される。主基板11は、打球発射装置から送信された発射検出信号を受信すると、遊技球の発射が検出されたことを示す発射検出コマンドを演出制御基板12へ送信する。発射検出フラグは、主基板11から送信された発射検出コマンドを演出制御基板12が受信した場合にオン状態にセットされる。遊技球の発射が検出されていないと判定した場合には（ステップ100AKS203；No）、設定示唆演出開始処理を終了する。これに対し、遊技球の発射が検出されたと判定した場合には（ステップ100AKS203；Yes）、開始判定タイマ100AK001による時間の計測を開始する（ステップ100AKS204）。すなわち、演出制御用CPU120は、客待ちデモ演出を実行中であると判定されたこと（ステップ100AKS202；Yes）に基づいて遊技の進行が停止していると判定し、遊技球の発射が検出されたと判定されたこと（ステップ100AKS203；Yes）に基づいて遊技者が遊技を実行していると判定した場合には、スランプ状態であると判定して、スランプ状態の継続時間を計測する開始判定タイマ100AK001による時間の計測を開始する。

【0556】

開始判定タイマ100AK001のタイマ値が0とは異なる値であると判定した場合（ステップ100AKS201；Yes）、又はステップ100AKS204の処理を実行した後は、開始判定タイマ100AK001のタイマ値に基づいて、所定の演出開始条件が成立したか否かを判定する（ステップ100AKS205）。本実施例では、演出開始条件は、スランプ状態の継続時間が所定の第1基準時間（例えば20秒）以上であることとなっている。スランプ状態の継続時間は、開始判定タイマ100AK001のタイマ値として取得されればよい。なお、演出開始条件を、スランプ状態における発射球数が所定の基準個数（例えば50個）以上であること等としてもよい。本実施例では、主基板11は、発射された遊技球を検出するための排出口スイッチ70からの信号に基づいて、発射球数（発射された遊技球が検出された回数）を示す発射球数コマンドを演出制御基板12へ送信する。演出開始条件を発射球数に係る条件とする場合、演出制御用CPU120は、スランプ状態における発射球数を、開始判定タイマ100AK001による時刻の計測が実行されている状態において主基板11から受信した発射球数コマンドに基づいて検出すればよい。なお、発射球数を、球貸機から供給された、球貸機により貸し出された遊技球の数を示す球貸し信号に基づいて検出してもよい。この場合、球貸し信号は、球貸機から主基板11を介して演出制御基板12へ供給されてもよいし、球貸機から演出制御基板12へ直接供給されてもよい。

【0557】

演出開始条件が成立したと判定した場合には（ステップ100AKS205；Yes）、演出パターンの決定等の設定示唆演出を実行するための設定を行う（ステップ100AKS206）。

10

20

30

40

50

【0558】

本実施例では、設定示唆演出として、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出の3つの演出を段階的に実行する。詳しく説明すると、本実施例では、タイミング示唆演出を、所定の第1条件を示唆する演出態様と、所定の第2条件を示唆する演出態様と、所定の第3条件を示唆する演出態様と、にて実行可能とされている。このような構成によれば、多様な演出態様でタイミング示唆演出を実行し、遊技の興趣を向上させると共に、パチンコ遊技機1の稼働率の向上を図ることができる。第1段階演出は、第1条件を示唆する演出態様のタイミング示唆演出である第1示唆演出が実行された後に第1条件が成立したときに実行され、第2段階演出は、第2条件を示唆する演出態様のタイミング示唆演出である第2示唆演出が実行された後に第2条件が成立したときに実行され、第3段階演出は、第3条件を示唆する演出態様のタイミング示唆演出である第3示唆演出が実行された後に第3条件が成立したときに実行される。第3条件は第2条件よりも成立が困難な（成立するためにより多くの時間を要する）条件であり、第2条件は第1条件よりも成立が困難な条件である。本実施例において、第1条件は、演出開始条件が成立した後の第1特図又は第2特図の可変表示の回数が所定の基準回数（例えば20回）以上となることである。また、本実施例において、第2条件は、演出開始条件が成立した後に遊技が実行された期間が所定の第2基準時間（例えば15分）以上となることである。第2条件に係る期間は、遊技が実行されている間のみ経過する。また、本実施例において、第3条件は、演出開始条件が成立した後の発射球数が所定の基準個数（例えば2000個）以上となることである。このように、設定示唆演出を段階的に実行することによって、遊技の興趣を向上させることができると共に、遊技者の遊技を継続する意欲を煽り、パチンコ遊技機1の稼働率の向上を図ることができる。なお、設定示唆演出は3段階で実行するものに限られず、2段階以下の演出を設定示唆演出として実行してもよいし、4段階以上の演出を設定示唆演出を実行してもよい。また、設定示唆演出として何段階の演出を実行するかを乱数抽選等により決定することとしてもよい。

10

20

【0559】

なお、本実施例では、第1条件、第2条件及び第3条件として、それぞれ、第1特図又は第2特図の可変表示の回数に係る条件と、期間に係る条件と、発射球数に係る条件と、が設定されているものとして説明したが、これは一例に過ぎない。第1条件、第2条件及び第3条件のうち少なくとも2つ以上が第1特図又は第2特図の可変表示の回数に係る条件であってもよいし、第1条件、第2条件及び第3条件のうち少なくとも2つ以上が期間に係る条件であってもよいし、第1条件、第2条件及び第3条件のうち少なくとも2つ以上が発射球数に係る条件であってもよい。すなわち、第1条件、第2条件及び第3条件の全てが第1特図又は第2特図の可変表示の回数に係る条件であってもよいし（例えば、第1条件が、演出開始条件が成立した後の第1特図又は第2特図の可変表示の回数が20回以上となることであり、第2条件が、演出開始条件が成立した後の第1特図又は第2特図の可変表示の回数が40回以上となることであり、第3条件が、演出開始条件が成立した後の第1特図又は第2特図の可変表示の回数が60回以上となることであってもよい）、第1条件、第2条件及び第3条件の全てが期間に係る条件であってもよいし、第1条件、第2条件及び第3条件の全てが発射球数に係る条件であってもよい。なお、本実施例では、設定示唆演出が実行される条件の一つとして、遊技が実行されている間のみ経過する期間に係る条件（第2条件）が設定されているものとして説明するが、設定示唆演出が実行される条件として、遊技が実行されているか否かに関わらず経過する期間に係る条件を設定してもよい。この場合、遊技が実行されているか否かに関わらず経過する期間は、例えばリアルタイムクロック（RTC）126によって出力される時刻情報に基づいて取得されればよい。

30

40

【0560】

演出制御用CPU120は、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出として、図10-3(a)に示す演出（設定示唆演出）A～演出Eのいずれかを実行する。演出Aは、「設定は悪くないかも？」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演

50

出である。演出Bは、「設定は悪くない様子！」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出である。演出Cは、「設定は悪くないよ！」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出である。演出Dは、「今日はラッキー！」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出である。演出Eは、「最高の設定だよ！」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出である。演出Eの期待度は演出Dの期待度よりも高く、演出Dの期待度は演出Cの期待度よりも高く、演出Cの期待度は演出Bの期待度よりも高く、演出Bの期待度は演出Aの期待度よりも高い。演出の期待度とは、最も有利な設定値1に設定されている場合に当該演出が実行される割合である。すなわち、演出の期待度が高いほど、最も不利な設定値3に設定されている場合に当該演出が実行される割合は低い。

10

【0561】

なお、本実施例では、設定示唆演出として、図10-3(a)に示す演出A～演出Eのいずれかを実行するものとして説明するが、設定示唆演出の種類は図10-3(a)に示した各演出に限定されない。例えば、設定値が4段階以上からなる場合（例えば設定値が1～6の6段階からなる場合）において、設定示唆演出として、設定値が偶数であることを示唆する演出（例えば「偶数設定？」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）を実行してもよい。あるいは、設定示唆演出として、設定値が奇数であることを示唆する演出（例えば「奇数設定？」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）、最も有利な設定値1とも最も不利な設定値3とも異なる設定値2に設定されていることを示唆する演出（例えば「設定はどちらともいえない」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）、特定の設定値に設定されていることを示唆する演出（例えば「設定1確定!」、「設定2確定!」、「設定3確定!」等のメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）等を実行してもよい。あるいは、設定示唆演出として、昨日設定されていた設定値とは異なる設定値に設定されていることを示唆する演出（例えば「昨日とは違う設定かも?」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）を実行してもよい。なお、この演出は、主基板11から送信された設定変更終了コマンドを受信したと判定された場合に実行されればよい。あるいは、設定示唆演出として、昨日設定されていた設定値よりも有利な設定値に設定されていることを示唆する演出（例えば「昨日より良い設定かも?」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）又は昨日設定されていた設定値よりも不利な設定値に設定されていることを示唆する演出（例えば「昨日よりも悪い設定かも?」というメッセージを表す画像を画像表示装置5に表示する演出）を実行してもよい。なお、この場合、演出制御基板12がフラッシュメモリ等の不揮発性の記憶装置を備え、この記憶装置が、昨日の設定値を示すデータを不揮発的に（RAMクリア処理が実行された場合でも消去されないように）記憶し、このデータに基づいて演出を実行することとすればよい。

20

30

【0562】

なお、本実施例では、設定示唆演出として、図10-3(a)に示す、各種の画像を画像表示装置5に表示する演出A～演出Eを実行するものとして説明するが、設定示唆演出の演出態様はこれに限られず、画像の表示、音声の出力、ランプ（例えば7セグメントのLED）の点灯、役物の動作、又はこれらの組み合わせ等によって設定された設定値を示唆できるものであればよい。

40

【0563】

演出制御用CPU120は、ステップ100AKS206の処理において、図10-3(b)に示すパターン1～パターンXのいずれかを設定示唆演出の演出パターンとして決定することによって、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出として演出A～演出Eのいずれを実行するかを決定する。図10-3(b)に示すように、パターン1～パターン3においては、演出A～演出Eのいずれかが第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出として設定されている。本実施例では、最も期待度の高い演出Eは、パターンXが演出パターンとして決定された場合にのみ実行される。図10-3(b)に示す各パターンにおいては、第1段階演出として設定されている演出よりも期待度の高い演出が第2段

50

階演出として設定されており、第２段階演出として設定されている演出よりも期待度の高い演出が第３段階演出として設定されている。このため、設定示唆演出が段階的に進行するにつれて、実行される演出の期待度が高くなることとなり、遊技の興趣を向上させることができる。遊技者の遊技を継続する意欲を煽り、パチンコ遊技機１の稼働率の向上を図ることができる。

【０５６４】

なお、図１０－３（ｂ）に示すパターン１～パターンＸでは、第１段階演出、第２段階演出及び第３段階演出として、それぞれ互いに異なる演出が設定されているものの、設定示唆演出の演出パターンはこれに限定されず、第１段階演出、第２段階演出及び第３段階演出のうち少なくとも２つ以上の演出が互いに同一の演出であってもよい。また、本実施例では、期待度の最も高い演出Ｅは、パターンＸが演出パターンとして決定された場合にのみ実行されるものとして説明するが、パターンＸ以外のパターンが演出パターンとして決定された場合に演出Ｅを実行可能に構成してもよい。

10

【０５６５】

演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ１００ＡＫＳ２０６の処理において、設定されている設定値に応じて、図１０－３（ｃ）に示す割合で演出パターンを決定する。設定されている設定値は、主基板１１から受信した設定変更終了コマンドにおける、変更により新たに設定された設定値に対応するＥＸＴデータに基づいて取得すればよい。なお、本実施例では、図１０－３（ｃ）に示すように、パターンＸは、最も有利な設定値１に設定されている場合のみ演出パターンとして決定される。

20

【０５６６】

なお、本実施例では、第１段階演出、第２段階演出及び第３段階演出の演出態様を、設定示唆演出の開始時に、ステップ１００ＡＫＳ２０６の処理を実行することによって一括して決定するものとして説明するが、演出態様の決定方法はこれに限定されず、第１段階演出、第２段階演出及び第３段階演出の演出態様をそれぞれ決定してもよい。

【０５６７】

ステップ１００ＡＫＳ２０６の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、タイミング示唆演出として、第１条件が成立したことに伴って第１段階演出が実行されるタイミングを示唆する第１示唆演出、第２条件が成立したことに伴って第２段階演出が実行されるタイミングを示唆する第２示唆演出、及び第３条件が成立したことに伴って第３段階演出が実行されるタイミングを示唆する第３示唆演出を開始する（ステップ１００ＡＫＳ２０７）。なお、ステップ１００ＡＫＳ２０７の処理にてタイミング示唆演出を開始する際に、タイミング示唆演出を実行中であることを示すタイミング示唆演出実行フラグをオン状態にセットする。具体的に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１示唆演出として、第１条件が成立したことに伴って第１段階演出が実行されるタイミングまでに実行される第１特図又は第２特図の可変表示の回数を示唆する画像を画像表示装置５に表示する演出を開始する。なお、この可変表示の回数表示は、遊技の進行に従って更新される。演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２示唆演出として、第２条件が成立したことに伴って第２段階演出が実行されるタイミングまでの遊技が実行される期間を示唆する画像を画像表示装置５に表示する演出を開始する。なお、この期間表示は、遊技が実行されている間のみ、遊技の進行に従って更新される。演出表示制御用ＣＰＵ１２０は、第３示唆演出として、第３条件が成立したことに伴って第３段階演出が実行されるタイミングまでの発射球数を示唆する画像を画像表示装置５に表示する演出を開始する。

30

40

【０５６８】

ステップ１００ＡＫＳ２０７の処理にて開始された第１示唆演出は、第１段階演出が開始されると終了する。ステップ１００ＡＫＳ２０７の処理にて開始された第２示唆演出は、第２段階演出が開始されると終了する。ステップ１００ＡＫＳ２０７の処理にて開始された第３示唆演出は、第３段階演出が開始されると終了する。すなわち、ステップ１００ＡＫＳ２０７の処理が実行されてから第１段階演出が開始されるまでの期間においては、第１示唆演出、第２示唆演出及び第３示唆演出が並行して実行され、第１段階演出が開始

50

されてから第2段階演出が開始されるまでの期間においては、第2示唆演出及び第3示唆演出が並行して実行される。

【0569】

なお、上述したように、第1条件、第2条件及び第3条件のうち少なくとも2つ以上が第1特図又は第2特図の可変表示の回数に係る条件であってもよく、これに対応して、第1条件に対応する第1示唆演出、第2条件に対応する第2示唆演出及び第3条件に対応する第3示唆演出のうち少なくとも2つ以上が、設定示唆演出が実行されるタイミングまでに実行される第1特図又は第2特図の可変表示の回数を示唆する演出であってもよい。また、上述したように、第1条件、第2条件及び第3条件のうち少なくとも2つ以上が期間に係る条件であってもよく、これに対応して、第1条件に対応する第1示唆演出、第2条件に対応する第2示唆演出及び第3条件に対応する第3示唆演出のうち少なくとも2つ以上が、設定示唆演出が実行されるタイミングまでの期間を示唆する演出であってもよい。また、上述したように、第1条件、第2条件及び第3条件のうち少なくとも2つ以上が発射球数に係る条件であってもよく、これに対応して、第1条件に対応する第1示唆演出、第2条件に対応する第2示唆演出及び第3条件に対応する第3示唆演出のうち少なくとも2つ以上が、設定示唆演出が実行されるタイミングまでの発射球数を示唆する演出であってもよい。

10

【0570】

なお、上述したように、設定示唆演出が実行される条件として、遊技が実行されているか否かに関わらず経過する期間に係る条件を設定してもよく、これに対応して、タイミング示唆演出として、遊技が実行されているか否かに関わらず経過する期間の表示を行ってもよい。

20

【0571】

なお、本実施例では、タイミング示唆演出として、各種の画像を画像表示装置5に表示する演出を実行するものとして説明するが、タイミング示唆演出の演出態様はこれに限られず、画像の表示、音声の出力、ランプ（例えば7セグメントのLED）の点灯、役物の動作、又はこれらの組み合わせ等によって設定示唆演出の実行タイミングを示唆できるのである。

【0572】

本実施例では、スランプ状態であることに基づいて演出開始条件が成立すると、タイミング示唆演出が開始される。これにより、スランプ状態が原因で遊技の興趣が低下することを防止すると共に、遊技者の遊技を継続する意欲を煽り、パチンコ遊技機1の稼働率の向上を図ることができる。

30

【0573】

なお、本実施例ではスランプ状態であることに基づいて演出開始条件が成立した際にタイミング示唆演出を開始するものとして説明するが、演出開始条件はこれに限られない。例えば、遊技が開始された後、乱数抽選に当選した場合に、演出開始条件が成立したと判定してタイミング示唆演出を開始してもよい。遊技が開始されたか否かは、例えば発射検出コマンドを受信したか否かを判定することによって判定すればよい。この場合において、遊技が開始された後の所定のタイミング（例えば発射球数が750発以上となったタイミング）となった以降は、当該所定のタイミングとなる前よりも高い割合で乱数抽選に当選するように判定値を振り分けることとしてもよい。なお、この場合、発射球数を示す画像を画像表示装置5に表示してもよい。

40

【0574】

あるいは、遊技が実行されていない客待ち状態における所定のタイミング（例えば客待ちデモ指定コマンドを受信してから発射検出コマンドを受信することなく5分以上が経過したタイミング）が到来した場合に、演出開始条件が成立したと判定してタイミング示唆演出を開始してもよい。この構成によれば、未だ遊技を開始していない遊技者の関心を惹き、遊技を開始する意欲を煽ることによってパチンコ遊技機1の稼働率の向上を図ることができる。

50

【0575】

あるいは、第1特図又は第2特図の可変表示中の所定のタイミングにおいて、タイミング示唆演出を開始してもよい。なお、この場合において、リーチ演出が開始された後に当該所定のタイミングが到来した場合には、遊技者がタイミング示唆演出を予告演出と誤認して混乱することを避けるべく、タイミング示唆演出を実行しないことが好ましい。さらに、擬似連演出が開始された後に当該所定のタイミングが到来した場合にも、演出が錯綜することを避けるべく、タイミング示唆演出を実行しないことが好ましい。

【0576】

ステップ100AKS207の処理にてタイミング示唆演出を開始した後、演出制御用CPU120は、図10-2(b)に示す示唆演出タイマ100AK002による時間の計測を開始する(ステップ100AKS208)。示唆演出タイマ100AK002は、例えばRAM122の所定領域に設けられ、タイミング示唆演出が開始されてから経過した時間を計測する。演出制御用CPU120は、演出開始条件が成立した後に実行された第1特図又は第2特図の可変表示の回数のカウントを開始する(ステップ100AKS209)。演出制御用CPU120は、図10-2(b)に示す条件判定タイマ100AK003による時間の計測を開始する(ステップ100AKS210)。条件判定タイマ100AK003は、図10-2(b)に示すように、例えばRAM122の所定領域に設けられ、演出開始条件が成立した後に遊技が実行された期間を計測する。条件判定タイマ100AK003のタイマ値は、遊技が実行されている間のみ更新される。具体的に、条件判定タイマ100AK003のタイマ値は、例えば発射された遊技球が排出口スイッチ70によって検出されてから所定の時間(例えば、10秒)が経過するまでの間のみ更新されればよい。演出制御用CPU120は、演出開始条件が成立した後に発射された遊技球の数のカウントを開始する(ステップ100AKS211)。

【0577】

ステップ100AKS205の処理において、演出開始条件が成立していないと判定した場合には(ステップ100AKS205; No)、主基板11から送信された第1変動開始コマンド又は第2変動開始コマンドを受信したか否かを判定する(ステップ100AKS212)。第1変動開始コマンド又は第2変動開始コマンドを受信していないと判定した場合には(ステップ100AKS212; No)、設定示唆演出開始処理を終了する。これに対し、第1変動開始コマンド又は第2変動開始コマンドを受信したと判定した場合には(ステップ100AKS212; Yes)、開始判定タイマ100AK001をリセットし(ステップ100AKS213)、設定示唆演出開始処理を終了する。すなわち、第1変動開始コマンド又は第2変動開始コマンドを受信したと判定されたこと(ステップ100AKS212; Yes)に基づいて第1特図又は第2特図の可変表示が実行されていると判定した場合には、スランプ状態が終了したと判定して、スランプ状態の継続時間を計測する開始判定タイマ100AK001をリセットする。なお、ステップ100AKS213の処理にて開始判定タイマ100AK001をリセットした際には、客待ちデモフラグ及び発射検出フラグをクリアする。

【0578】

図10-4は、設定示唆演出実行処理として、図10-1のステップ100AKS102にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図10-4に示す設定示唆演出実行処理において、演出制御用CPU120は、まず、タイミング示唆演出実行フラグがオンであるか否かを判定することにより、タイミング示唆演出を実行中であるか否かを判定する(ステップ100AKS301)。タイミング示唆演出を実行中ではないと判定した場合には(ステップ100AKS301; No)、設定示唆演出実行処理を終了する。

【0579】

これに対し、タイミング示唆演出を実行中であると判定した場合には(ステップ100AKS301; Yes)、第1条件が成立済みであることを示す第1条件成立フラグがオンであるか否かを判定することにより、第1条件が成立済みであるか否かを判定する(ス

テップ100AKS302)。第1条件が成立済みではないと判定した場合には（ステップ100AKS302；No）、第1条件が成立したか否か（演出開始条件が成立した後の第1特図又は第2特図の可変表示の回数が基準回数以上となったか否か）を判定する（ステップ100AKS303）。第1条件が成立したと判定した場合には（ステップ100AKS303；Yes）、演出A～演出Eのうちのステップ100AKS206の処理にて決定された演出パターンで第1段階演出として設定されている演出を開始し（ステップ100AKS304）、設定示唆演出実行処理を終了する。なお、ステップ100AKS303の処理にて第1条件が成立したと判定した場合には、第1条件成立フラグをオン状態にセットする。また、ステップ100AKS304の処理にて第1段階演出を開始する際に、第1示唆演出を終了する。

10

【0580】

これに対し、第1条件が成立していないと判定した場合には（ステップ100AKS303；No）、主基板11から受信した変動表示結果通知コマンドに基づいて、大当たりが発生したか否かを判定する（ステップ100AKS305）。大当たりが発生していないと判定した場合には（ステップ100AKS305；No）、所定の終了条件が成立したか否かを判定する（ステップ100AKS306）。本実施例において、終了条件は、タイミング示唆演出が開始された後に客待ちデモ指定コマンドを受信し、その後、遊技球の発射が検出されることなく（主基板11から発射検出コマンドを受信することなく）所定の第3基準時間（例えば5分）が経過することである。この終了条件は、遊技が実行されていないことに基づいて成立する。なお、終了条件はこれに限らず、遊技が実行されていないことを判定可能な任意の条件であってよい。客待ちデモ指定コマンドを受信してからの経過時間は、示唆演出タイマ100AK002のタイマ値に基づいて取得されればよい。

20

【0581】

終了条件が成立していないと判定した場合には（ステップ100AKS306；No）、設定示唆演出実行処理を終了する。これに対し、終了条件が成立したと判定した場合は（ステップ100AKS306；Yes）、又は大当たりが発生したと判定した場合には（ステップ100AKS305；Yes）、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出を実行することなく、第1示唆演出、第2示唆演出及び第3示唆演出を終了し（ステップ100AKS307）、設定示唆演出実行処理を終了する。なお、ステップ100AKS307の処理にてタイミング示唆演出を終了する際に、客待ちデモフラグ、発射検出フラグ及びタイミング示唆演出実行フラグをクリアし、開始判定タイマ100AK001、示唆演出タイマ100AK002及び条件判定タイマ100AK003をリセットすると共に、ステップ100AKS209の処理にて開始された可変表示の回数のカウント及びステップ100AKS211の処理にて開始された発射球数のカウントをリセットする。

30

【0582】

ステップ100AKS302の処理にて第1条件が成立済みであると判定した場合には（ステップ100AKS302；Yes）、第2条件が成立済みであることを示す第2条件成立フラグがオンであるか否かを判定することにより、第2条件が成立済みであるか否かを判定する（ステップ100AKS308）。第2条件が成立済みではないと判定した場合には（ステップ100AKS308；No）、条件判定タイマ100AK003のタイマ値に基づいて、第2条件が成立したか否か（演出開始条件が成立した後に遊技が実行された期間が第2基準時間以上となったか否か）を判定する（ステップ100AKS310）。演出開始条件が成立した後に遊技が実行された期間は、条件判定タイマ100AK003のタイマ値として取得されればよい。第2条件が成立したと判定した場合には（ステップ100AKS310；Yes）、演出A～演出Eのうちのステップ100AKS206の処理にて決定された演出パターンで第2段階演出として設定されている演出を開始し（ステップ100AKS309）、設定示唆演出実行処理を終了する。なお、ステップ100AKS310の処理にて第2条件が成立したと判定した場合には（ステップ100AKS310；Yes）、第2条件成立フラグをオン状態にセットする。また、ステップ100AKS309の処理にて第2段階演出を開始する際に、第2示唆演出を終了する。

40

50

【0583】

これに対し、第2条件が成立していないと判定した場合には（ステップ100AKS310；No）、主基板11から受信した変動表示結果通知コマンドに基づいて、大当たりが発生したか否かを判定する（ステップ100AKS311）。大当たりが発生していないと判定した場合には（ステップ100AKS311；No）、終了条件が成立したか否かを判定する（ステップ100AKS312）。終了条件が成立していないと判定した場合には（ステップ100AKS312；No）、設定示唆演出実行処理を終了する。これに対し、終了条件が成立したと判定した場合（ステップ100AKS312；Yes）、又は大当たりが発生したと判定した場合には（ステップ100AKS311；Yes）、第2段階演出及び第3段階演出を実行することなく、第2示唆演出及び第3示唆演出を終了し（ステップ100AKS313）、設定示唆演出実行処理を終了する。なお、ステップ100AKS313の処理にてタイミング示唆演出を終了する際に、ステップ100AKS313の処理にてタイミング示唆演出を終了する際に、ステップ100AKS304の処理にて開始された第1段階演出を終了する。さらに、客待ちデモフラグ、発射検出フラグ、タイミング示唆演出実行フラグ及び第1条件成立フラグをクリアし、開始判定タイマ100AK001、示唆演出タイマ100AK002及び条件判定タイマ100AK003をリセットすると共に、ステップ100AKS209の処理にて開始された可変表示の回数のカウント及びステップ100AKS211の処理にて開始された発射球数のカウントをリセットする。

10

【0584】

ステップ100AKS308の処理にて第2条件が成立済みであると判定した場合には（ステップ100AKS308；Yes）、第3条件が成立したか否か（演出開始条件が成立した後の発射球数が基準個数以上となったか否か）を判定する（ステップ100AKS314）。第3条件が成立したと判定した場合には（ステップ100AKS314；Yes）、演出A～演出Eのうちのステップ100AKS206の処理にて決定された演出パターンで第3段階演出として設定されている演出（第3段階演出）を開始する（ステップ100AKS315）。なお、ステップ100AKS315の処理にて開始された第3段階演出は、所定の演出時間にわたって実行された後に終了される。第3段階演出の実行時間は、示唆演出タイマ100AK002のタイマ値に基づいて取得されればよい。第3段階演出を終了する際に、ステップ100AKS304の処理にて開始された第1段階演出と、ステップ100AKS309の処理にて開始された第2段階演出と、を終了する。

20

30

【0585】

これに対し、第3条件が成立していないと判定した場合には（ステップ100AKS314；No）、主基板11から受信した変動表示結果通知コマンドに基づいて、大当たりが発生したか否かを判定する（ステップ100AKS316）。大当たりが発生していないと判定した場合には（ステップ100AKS316；No）、終了条件が成立したか否かを判定する（ステップ100AKS317）。終了条件が成立していないと判定した場合には（ステップ100AKS317；No）、設定示唆演出実行処理を終了する。これに対し、終了条件が成立したと判定した場合（ステップ100AKS317；Yes）、大当たりが発生したと判定した場合（ステップ100AKS316；Yes）、又はステップ100AKS315の処理にて第3段階演出を開始した場合には、第3示唆演出を終了し（ステップ100AKS318）、設定示唆演出実行処理を終了する。すなわち、ステップ100AKS317の処理にて終了条件が成立したと判定した場合、及びステップ100AKS316の処理にて大当たりが発生したと判定した場合には、第3段階演出を実行することなく設定示唆演出実行処理を終了する。なお、ステップ100AKS318の処理にてタイミング示唆演出を終了する際に、客待ちデモフラグ、発射検出フラグ、タイミング示唆演出実行フラグ、第1条件成立フラグ及び第2条件成立フラグをクリアし、開始判定タイマ100AK001、示唆演出タイマ100AK002及び条件判定タイマ100AK003をリセットすると共に、ステップ100AKS209の処理にて開始された可変表示の回数のカウント及びステップ100AKS211の処理にて開始された発射球数の

40

50

カウントをリセットする。

【0586】

上述したように、本実施例では、タイミング示唆演出が開始された後、遊技が実行されていないことに基づいて終了条件が成立したとステップ100AKS306、100AKS312又は100AKS317の処理にて判定された場合には、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出のうち未だ実行されていない演出を実行することなくタイミング示唆演出を終了する。この構成によれば、遊技者が遊技を終了して離席すると、遊技が実行されていないことに基づいて終了条件が成立して第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出のうち未だ実行されていない演出を実行することなくタイミング示唆演出が終了される。このため、一の遊技者が遊技を終了して離席した後に、他の遊技者が、当該一の遊技者が行っていた遊技に基づいて実行された設定示唆演出によって設定値を認識してしまうことを防止し、遊技の公平性を保つことができる。

10

【0587】

なお、演出開始条件が成立した後に、遊技が実行されているか否かに関わらず経過する期間が所定の時間以上となったタイミングで設定示唆演出を実行することとした場合において、タイミング示唆演出が開始された後に客待ちデモ指定コマンドを受信したものの、終了条件が成立する以前に設定示唆演出の実行タイミングが到来した際には、設定示唆演出を実行することとすればよい。

【0588】

なお、本実施例では、終了条件が、遊技が実行されていないことに基づいて成立するものとして説明したが、終了条件は、遊技者による操作に基づいて成立することとしてもよい。例えば、タイミング示唆演出が開始された後、スティックコントローラ31A、プッシュボタン31B、コントローラセンサユニット35A、プッシュセンサ35B、方向指示キー等の遊技者による操作を受け付ける（検出する）操作手段が遊技者による所定の操作を受け付けた場合には、終了条件が成立したと判定し、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出のうち未だ実行されていない演出を実行することなくタイミング示唆演出を終了する。具体的に、プッシュボタン31B及びプッシュセンサ35Bが遊技者による押下操作を検出した際に、設定示唆演出を終了するか否かの遊技者による選択を受け付けるための受付画面を表示し、受付画面が表示された状態において遊技者がスティックコントローラ31A、コントローラセンサユニット35A又は方向指示キー方向指示キーを用いて設定示唆演出の終了を指示した場合に、終了条件が成立したと判定すればよい。この構成によれば、遊技者が遊技を終了して離席する際に所定の操作を行うと、終了条件が成立して第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出のうち未だ実行されていない演出を実行することなくタイミング示唆演出が終了される。このため、一の遊技者が遊技を終了して離席した後に、他の遊技者が、当該一の遊技者が行っていた遊技に基づいて実行された設定示唆演出によって設定値を認識してしまうことを防止し、遊技の公平性を保つことができる。なお、終了条件は、遊技が実行されていないことと、遊技者による操作と、の少なくとも一つに基づいて成立することとしてもよい。

20

30

【0589】

なお、本実施例では、タイミング示唆演出が開始された後、ステップ100AKS305、100AKS311又は100AKS317の処理にて大当りが発生したと判定された場合には、タイミング示唆演出を終了するものとして説明したが、大当りが発生したと判定された場合にもタイミング示唆演出を終了しないこととしてもよい。

40

【0590】

次に、本実施例における演出動作例について説明する。図10-5は、本実施例における設定示唆演出及びタイミング示唆演出の演出動作例を示す図である。具体的に、図10-5は、図10-3(b)に示すパターンXに従って設定示唆演出が実行される場合の演出動作例を示している。図10-5(A)は、スランプ状態において、客待ち状態における遊技の進行停止に対応したデモ画面が画像表示装置5に表示されている（客待ちデモ演出が実行されている）状態を示している。

50

【0591】

演出開始条件が成立した場合（スランプ状態の継続時間が第1基準時間以上である場合）には、図10-5（B）に示すように、タイミング示唆演出として、第1示唆演出、第2示唆演出及び第3示唆演出が開始される。具体的に、第1示唆演出として、第1段階演出が実行されるタイミングまでに実行される第1特図又は第2特図の可変表示の回数を示唆する「あと20ゲームで小発表！」というメッセージを表す第1メッセージ画像AK1を画像表示装置5に表示する演出が開始される。ここで、メッセージ中の「小発表」は、第1段階演出の実行を指す。さらに、第2示唆演出として、第2段階演出が実行されるタイミングまでの遊技が実行される期間を示唆する「あと15分00秒で中発表！」というメッセージを表す第2メッセージ画像AK2を画像表示装置5に表示する演出が開始される。ここで、メッセージ中の「中発表」は、第2段階演出の実行を指す。さらに、第3示唆演出として、第3段階演出が実行されるタイミングまでの発射球数を示唆する「あと2000個発射で大発表！」というメッセージを表す第3メッセージ画像AK3を画像表示装置5に表示する演出が開始される。タイミング示唆演出が開始された後、第1メッセージ画像AK1中における可変表示の回数の表示、第2メッセージ画像AK2中における遊技が実行されている期間の表示、及び第3メッセージ画像AK3中における発射球数の表示は、図10-5（B）～図10-5（E）に示すように、遊技の進行に応じてそれぞれ更新される。図10-5（B）及び図10-5（C）は、第1示唆演出、第2示唆演出及び第3示唆演出が同一期間中に実行されている状態を示している。

10

【0592】

20

その後、第1始動条件又は第2始動条件が成立すると、図10-5（C）に示すように、画像表示装置5の「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおいて飾り図柄の可変表示が実行される。

【0593】

第1条件が成立した場合（演出開始条件が成立した後の第1特図又は第2特図の可変表示の回数が基準回数以上となった場合）には、図10-5（D）に示すように、第1示唆演出としての第1メッセージ画像AK1の表示を終了し、第1段階演出として、「設定は悪くないかも？」というメッセージを表す第4メッセージ画像AK4を画像表示装置5に表示する演出（図10-3（a）に示す演出A）を開始する。図10-5（D）は、第2示唆演出及び第3示唆演出が同一期間中に実行されている状態を示している。

30

【0594】

第2条件が成立した場合（演出開始条件が成立した後の遊技が実行された期間が第2基準時間以上となった場合）には、図10-5（E）に示すように、第2示唆演出としての第2メッセージ画像AK2の表示を終了し、第2段階演出として、「設定は悪くない様子！」というメッセージを表す第5メッセージ画像AK5を画像表示装置5に表示する演出（図10-3（a）に示す演出B）を開始する。図10-5（E）は、第1段階演出及び第2段階演出が同一期間中に実行されている状態を示している。

【0595】

第3条件が成立した場合（演出開始条件が成立した後の発射球数が基準個数以上となった場合）には、図10-5（F）に示すように、第3示唆演出としての第3メッセージ画像AK3の表示を終了し、第3段階演出として、「最高の設定だよ！」というメッセージを表す第6メッセージ画像AK6を画像表示装置5に表示する演出（図10-3（a）に示す演出X）を実行する。図10-5（F）は、第1段階演出、第2段階演出及び第3段階演出が同一期間中に実行されている状態を示している。第3段階演出が所定の演出時間にわたって実行された後、図10-5（G）に示すように、第1段階演出としての第4メッセージ画像AK4の表示、第2段階演出としての第5メッセージ画像AK5の表示、及び第3段階演出としての第6メッセージ画像AK6の表示がいずれも終了されることによって設定示唆演出が終了する。

40

【0596】

なお、設定示唆演出が実行されるタイミングを当該設定示唆演出が実行される前に示唆

50

する演出としてタイミング示唆演出以外の演出を実行してもよい。例えば、設定示唆演出が実行されるタイミングを当該設定示唆演出が実行される前に示唆する演出として、設定示唆演出が実行されるタイミングを遊技者に説明（示唆）する説明演出を実行してもよい。具体的に、表示結果が「大当たり」となる特図ゲームの終了時に、設定された設定値を示唆するキャラクタ画像を画像表示装置 5 に表示する演出を設定示唆演出として実行することとし、説明演出として、設定示唆演出の実行タイミングが、表示結果が「大当たり」となる特図ゲームの終了時である旨を遊技者に説明する演出（例えば「大当たりの終了時に表示されるキャラクタ画像に注目！」というメッセージを表す画像を画像表示装置 5 に表示する演出）を実行することとしてもよい。説明演出は、設定示唆演出が実行される前の任意のタイミングで実行されればよい。

10

【0597】

（特徴部 100AK に係る手段の説明）

以上の特徴部 100AK に関して、従来、複数段階の設定値を操作に基づいて変更し、大当たり確率を変更後の設定値に対応する値に設定すると共に、変更前後の設定値に応じてキリン、ゾウ、ライオンのいずれかのキャラクタ画像を表示することによって、変更前後の設定値に関する示唆を行う遊技機として、例えば特開 2010-200902 号公報に記載されているものがある。特開 2010-200902 号公報に記載されたような遊技機において、遊技の興趣を向上させることが望まれる。そこで、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供するための特徴部 100AK に係る手段 1 の遊技機として、

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機 1 など）であって、

20

複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値 1～3 のいずれかなど）に設定可能な設定手段（例えばステップ S a 1 3 の設定変更処理を実行する CPU 103 など）と、

設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段（例えばステップ S 2 5 の特別図柄プロセス処理を実行する CPU 103 など）と、

設定された設定値を示唆する特定演出（例えば設定示唆演出など）を実行する特定演出実行手段（例えばステップ 100AKS 304、100AKS 309、100AKS 315 の処理を実行する演出制御用 CPU 120 など）と、

30

前記特定演出実行手段によって前記特定演出が実行されるタイミングを前記特定演出が実行される前に示唆する特別演出（例えばタイミング示唆演出、説明演出など）を実行する特別演出実行手段（例えばステップ 100AKS 206 の処理を実行する演出制御用 CPU 120 など）と、

を備える、

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出が実行されるタイミングを遊技者が特別演出に基づいて認識することを可能にし、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0598】

40

特徴部 100AK に係る手段 2 の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、複数種類の演出態様のいずれかにて前記特別演出を実行可能である（例えばタイミング示唆演出を、第 1 条件を示唆する演出態様と、第 2 条件を示唆する演出態様と、第 3 条件を示唆する演出態様と、で実行する）、

ことを特徴とする特徴部 100AK に係る手段 1 の遊技機であってもよい。

このような構成によれば、多様な演出態様で特別演出を実行し、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0599】

特徴部 100AK に係る手段 3 の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出として、前記特定演出が実行されるタイミング

50

までの期間を示唆する演出を実行する（例えばステップ100AKS206の処理にて、第2示唆演出として、第2段階演出が実行されるタイミングまでの期間を示唆する演出を開始する）、

ことを特徴とする特徴部100AKに係る手段1又は2の遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出が実行されるタイミングを遊技者が特別演出に基づいて認識することを可能にし、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0600】

特徴部100AKに係る手段4の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出として、前記特定演出が実行されるタイミングまでに実行される可変表示の回数を示唆する演出を実行する（例えばステップ100AKS206の処理にて、第1示唆演出として、第1段階演出が実行されるタイミングまでに実行される可変表示の回数を示唆する演出を開始する）、

ことを特徴とする特徴部100AKに係る手段1乃至3のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出が実行されるタイミングを遊技者が特別演出に基づいて認識することを可能にし、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0601】

特徴部100AKに係る手段5の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、遊技が開始された後の所定タイミングとなった以降は、前記所定タイミングとなる前よりも高い割合で前記特別演出を実行する（例えば遊技が開始された後の所定タイミングとなった以降は、タイミング示唆演出を実行すると決定される割合が当該所定タイミングとなる前よりも高い）、

ことを特徴とする特徴部100AKに係る手段1乃至4のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0602】

特徴部100AKに係る手段6の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出として、少なくとも第1条件を示唆する第1特別演出と、第2条件を示唆する第2特別演出と、を実行可能であり（例えばステップ100AKS206の処理にて、第1条件を示唆する第1示唆演出と、第2条件を示唆する第2示唆演出と、第3条件を示唆する第3示唆演出と、を開始する）、

前記特定演出実行手段は、

前記第1特別演出が実行された後に前記第1条件が満たされたことに対応して前記特定演出を実行可能であり（例えばステップ100AKS304の処理を実行する）、

前記第2特別演出が実行された後に前記第2条件が満たされたことに対応して前記特定演出を実行可能であり（例えばステップ100AKS309の処理を実行する）、

前記第1特別演出と前記第2特別演出とを同一期間中に実行可能である（例えば第1示唆演出が実行されている期間において第2示唆演出を実行する）、

ことを特徴とする特徴部100AKに係る手段1乃至5のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出を段階的に実行し、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0603】

特徴部100AKに係る手段7の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、可変表示が実行されていない状態において特定条件（例えば演出開始条件など）が成立したことに対応して前記特別演出を開始する（例えばステップ100AKS205の処理にて演出開始条件が成立したと判定された場合にステップ10

10

20

30

40

50

0 A K S 2 0 7 の処理を実行する)、

ことを特徴とする特徴部 1 0 0 A K に係る手段 1 乃至 6 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0604】

特徴部 1 0 0 A K に係る手段 8 の遊技機として、

前記特別演出が開始された後、遊技が実行されていないことに基づいて所定条件（例えば終了条件など）が成立した場合には、前記特定演出を実行することなく、前記特別演出を終了する（例えばステップ 1 0 0 A K S 3 0 6、1 0 0 A K S 3 1 2、1 0 0 A K S 3 1 7 の処理にて終了条件が成立したと判定された場合にステップ 1 0 0 A K S 3 0 7、1 0 0 A K S 3 1 3、1 0 0 A K S 3 1 8 の処理を実行する）、

ことを特徴とする特徴部 1 0 0 A K に係る手段 1 乃至 7 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、一の遊技者が遊技を終了して離席した後に、他の遊技者が、当該一の遊技者が行っていた遊技に基づいて実行された特定演出によって設定値を認識してしまうことを防止し、遊技の公平性を保つことができる。

【0605】

特徴部 1 0 0 A K に係る手段 9 の遊技機として、

遊技者による操作を受け付ける操作手段（例えばスティックコントローラ 3 1 A、プッシュボタン 3 1 B、コントローラセンサユニット 3 5 A、プッシュセンサ 3 5 B、方向指示キーなど）をさらに備え、

前記特別演出が開始された後、前記操作手段によって遊技者による所定操作を受け付けた場合には、前記特定演出を実行することなく、前記特別演出を終了する（例えばタイミング示唆演出が開始された後、スティックコントローラ 3 1 A、プッシュボタン 3 1 B、コントローラセンサユニット 3 5 A、プッシュセンサ 3 5 B、方向指示キー等が遊技者による所定の操作を受け付けた場合には、第 1 段階演出、第 2 段階演出及び第 3 段階演出のうち未だ実行されていない演出を実行することなくタイミング示唆演出を終了する）、

ことを特徴とする特徴部 1 0 0 A K に係る手段 1 乃至 8 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、一の遊技者が遊技を終了して離席した後に、他の遊技者が、当該一の遊技者が行っていた遊技に基づいて実行された特定演出によって設定値を認識してしまうことを防止し、遊技の公平性を保つことができる。

【0606】

（特徴部 1 0 1 A K に係る手段の説明）

特徴部 1 0 1 A K に関して、従来、複数段階の設定値を操作に基づいて変更し、大当たり確率を変更後の設定値に対応する値に設定すると共に、変更前後の設定値に応じてキリン、ゾウ、ライオンのいずれかのキャラクタ画像を表示することによって、変更前後の設定値に関する示唆を行う遊技機として、例えば特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報に記載されているものがある。特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報に記載されたような遊技機において、遊技の興趣を向上させることが望まれる。そこで、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供するための特徴部 1 0 1 A K に係る手段 1 の遊技機として、

遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当たり遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機 1 など）であって、

複数の設定値のうちいずれかの設定値（例えば設定値 1 ~ 3 のいずれかなど）に設定可能な設定手段（例えばステップ S a 1 3 の設定変更処理を実行する C P U 1 0 3 など）と

、
設定された設定値にもとづいて遊技者にとっての有利度が異なるように遊技を進行可能な遊技制御手段（例えばステップ S 2 5 の特別図柄プロセス処理を実行する C P U 1 0 3 など）と、

10

20

30

40

50

設定された設定値を示唆する特定演出（例えば設定示唆演出など）を実行する特定演出実行手段（例えばステップ100AKS304、100AKS309、100AKS315の処理を実行する演出制御用CPU120など）と、

前記特定演出実行手段によって前記特定演出が実行されるタイミングを前記特定演出が実行される前に示唆する特別演出（例えばタイミング示唆演出、説明演出など）を実行する特別演出実行手段（例えばステップ100AKS206の処理を実行する演出制御用CPU120など）と、

を備え、

前記特別演出実行手段は、複数種類の演出態様のいずれかにて前記特別演出を実行可能である（例えばタイミング示唆演出を、第1条件を示唆する演出態様と、第2条件を示唆する演出態様と、第3条件を示唆する演出態様と、で実行する）、

10

ことを特徴とする遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出が実行されるタイミングを遊技者が特別演出に基づいて認識することを可能にし、多様な演出態様で特別演出を実行して、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0607】

特徴部101AKに係る手段2の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出として、前記特定演出が実行されるタイミングまでの期間を示唆する演出を実行する（例えばステップ100AKS206の処理にて、第2示唆演出として、第2段階演出が実行されるタイミングまでの期間を示唆する演出を開始する）、

20

ことを特徴とする特徴部101AKに係る手段1の遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出が実行されるタイミングを遊技者が特別演出に基づいて認識することを可能にし、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0608】

特徴部101AKに係る手段3の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出として、前記特定演出が実行されるタイミングまでに実行される可変表示の回数を示唆する演出を実行する（例えばステップ100AKS206の処理にて、第1示唆演出として、第1段階演出が実行されるタイミングまでに実行される可変表示の回数を示唆する演出を開始する）、

30

ことを特徴とする特徴部101AKに係る手段1又は2の遊技機であってもよい。

このような構成によれば、特定演出が実行されるタイミングを遊技者が特別演出に基づいて認識することを可能にし、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0609】

特徴部101AKに係る手段4の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、遊技が開始された後の所定タイミングとなった以降は、前記所定タイミングとなる前よりも高い割合で前記特別演出を実行する（例えば遊技が開始された後の所定タイミングとなった以降は、タイミング示唆演出を実行すると決定される割合が当該所定タイミングとなる前よりも高い）、

40

ことを特徴とする特徴部101AKに係る手段1乃至3のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0610】

特徴部101AKに係る手段5の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出として、少なくとも第1条件を示唆する第1特別演出と、第2条件を示唆する第2特別演出と、を実行可能であり（例えばステップ100AKS206の処理にて、第1条件を示唆する第1示唆演出と、第2条件を示唆する第

50

2 示唆演出と、第 3 条件を示唆する第 3 示唆演出と、を開始する)、

前記特定演出実行手段は、

前記第 1 特別演出が実行された後に前記第 1 条件が満たされたことに対応して前記特定演出を実行可能であり(例えばステップ 100AKS304 の処理を実行する)、

前記第 2 特別演出が実行された後に前記第 2 条件が満たされたことに対応して前記特定演出を実行可能であり(例えばステップ 100AKS309 の処理を実行する)、

前記第 1 特別演出と前記第 2 特別演出とを同一期間中に実行可能である(例えば第 1 示唆演出が実行されている期間において第 2 示唆演出を実行する)、

ことを特徴とする特徴部 101AK に係る手段 1 乃至 4 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

10

このような構成によれば、特定演出を段階的に実行し、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0611】

特徴部 101AK に係る手段 6 の遊技機として、

前記特別演出実行手段は、可変表示が実行されていない状態において特定条件(例えば演出開始条件など)が成立したことに対応して前記特別演出を開始する(例えばステップ 100AKS205 の処理にて演出開始条件が成立したと判定された場合にステップ 100AKS207 の処理を実行する)、

ことを特徴とする特徴部 101AK に係る手段 1 乃至 5 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

20

このような構成によれば、遊技の興趣を向上させると共に、遊技機の稼働率の向上を図ることができる。

【0612】

特徴部 101AK に係る手段 7 の遊技機として、

前記特別演出が開始された後、遊技が実行されていないことに基づいて所定条件(例えば終了条件など)が成立した場合には、前記特定演出を実行することなく、前記特別演出を終了する(例えばステップ 100AKS306、100AKS312、100AKS317 の処理にて終了条件が成立したと判定された場合にステップ 100AKS307、100AKS313、100AKS318 の処理を実行する)、

ことを特徴とする特徴部 101AK に係る手段 1 乃至 6 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

30

このような構成によれば、一の遊技者が遊技を終了して離席した後に、他の遊技者が、当該一の遊技者が行っていた遊技に基づいて実行された特定演出によって設定値を認識してしまうことを防止し、遊技の公平性を保つことができる。

【0613】

特徴部 101AK に係る手段 8 の遊技機として、

遊技者による操作を受け付ける操作手段(例えばスティックコントローラ 31A、プッシュボタン 31B、コントローラセンサユニット 35A、プッシュセンサ 35B、方向指示キーなど)をさらに備え、

前記特別演出が開始された後、前記操作手段によって遊技者による所定操作を受け付けた場合には、前記特定演出を実行することなく、前記特別演出を終了する(例えばタイミング示唆演出が開始された後、スティックコントローラ 31A、プッシュボタン 31B、コントローラセンサユニット 35A、プッシュセンサ 35B、方向指示キー等が遊技者による所定の操作を受け付けた場合には、第 1 段階演出、第 2 段階演出及び第 3 段階演出のうち未だ実行されていない演出を実行することなくタイミング示唆演出を終了する)、

40

ことを特徴とする特徴部 101AK に係る手段 1 乃至 7 のいずれか一つの遊技機であってもよい。

このような構成によれば、一の遊技者が遊技を終了して離席した後に、他の遊技者が、当該一の遊技者が行っていた遊技に基づいて実行された特定演出によって設定値を認識してしまうことを防止し、遊技の公平性を保つことができる。

50

【0614】

(特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに共通する手段の説明)

特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る手段Aの遊技機として、
設定に関する動作を検出可能な設定用検出手段(例えば錠スイッチ51など)と、
遊技機の初期化に関する動作を検出可能な初期化用検出手段(例えばクリアスイッチAK001など)と、

電力供給の開始に伴い前記設定用検出手段による動作の検出にもとづいて設定確認状態に制御可能な設定確認制御手段と(例えばステップAKS001、AKS002を実行するCPU103など)、

電力供給の開始に伴い前記初期化用検出手段による動作の検出にもとづいて前記変更許可状態に制御可能な変更許可制御手段とを備える(例えばステップSa6、Sa13を実行するCPU103など)、

ことを特徴とする特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る遊技機であつてもよい。

このような構成においては、設定確認状態と変更許可状態に適切に制御して、設定値の適切な設定が可能になる。

【0615】

特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る手段Bの遊技機として、
設定に関する動作を検出可能な設定用検出手段(例えば錠スイッチ51など)と、
初期化に関する動作を検出可能な初期化用検出手段(例えばクリアスイッチAK001など)と、

電力供給の開始に伴い前記設定用検出手段により動作が検出されず前記初期化用検出手段により動作が検出された場合に、該電力供給の開始とともに初期化報知を実行する一方、電力供給の開始に伴い前記設定用検出手段により動作が検出された場合に、該動作が検出されなくなつてから初期化報知を実行する初期化報知手段(例えばステップAKS012の電源投入時コマンド処理を実行する演出制御用CPU120など)とを備える、

ことを特徴とする特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る遊技機であつてもよい。

このような構成においては、初期化報知を適切に実行して、設定値の適切な設定が可能になる。

【0616】

特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る手段Cの遊技機として、
遊技媒体が所定領域に進入することにもとづいて付与される遊技価値に関する情報を表示可能な情報表示手段(例えば表示モニタ29など)を備え、

前記情報表示手段は、前記設定手段にて設定されている設定値を表示可能である(例えば第1表示部29Aによる表示など)、

ことを特徴とする特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る遊技機であつてもよい。

このような構成においては、設定値を表示するための構成を別個に設けることなく、設定値の適切な設定が可能になる。

【0617】

特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る手段Dの遊技機として、
演出の出力量に関する動作を検出可能な演出用検出手段(例えば出力量切替スイッチ71AK001など)と、

前記設定手段による設定値に関する表示を、演出の出力量に関する表示よりも優先して表示する表示制御手段(例えばステップAKS026を実行する演出制御用CPU120など)を備える、

ことを特徴とする特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る遊技機であつてもよい。

このような構成においては、設定値に関する表示が適切に行われ、設定値の変更作業に

10

20

30

40

50

支障が生じることを防止できる。

【0618】

特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る手段Eの遊技機として、
遊技制御手段からの情報に基づいて演出の実行を制御する演出制御手段（例えばAKS015のコマンド解析処理を実行する演出制御用CPU120など）と、

前記演出制御手段は、前記変更許可状態であるときに、該変更許可状態の終了を通知する通知情報とは異なる情報にもとづく制御を制限する情報制限手段（例えばAKS027を実行する演出制御用CPU120など）とを備える、

ことを特徴とする特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに係る遊技機であってよい。

10

このような構成においては、不具合の発生を防止して、設定値の適切な設定が可能になる。

【0619】

（特徴部の関連づけに係る説明）

特徴部71AK～75AK、100AK、101AKに関する各構成は、他の特徴部に関する各構成の一部または全部と、適宜、組み合わせられてもよい。このように組み合わせられた特徴部、あるいは、組み合わせられていない個別の特徴部について、他の特徴部に関する各構成の一部または全部と、適宜、組み合わせられてもよい。例えば、特徴部71AKに関し、演出制御メイン処理のステップ71AKS013にて開始時出力切替処理を実行する演出制御用CPU120の構成、特徴部72AKに関し、電源投入時コマンド処理のステップ72AK007にてショートイニシャル動作を実行する制御を行う演出制御用CPU120の構成、特徴部73AKに関し、電源投入時コマンド処理のステップ73AKS007にて設定変更を終了すると判定されるまで、ショートイニシャル動作を実行する制御を行わない演出制御用CPU120の構成、特徴部74AKに関し、演出制御メイン処理のステップ74AKS018にて確認演出制御処理を実行する演出制御用CPU120の構成、特徴部75AKに関し、電源投入時コマンド処理のステップ75AKS008にて設定変更中確認演出制御処理を実行する演出制御用CPU120の構成、特徴部100AK、101AKに関し、演出制御プロセス処理のステップ100AKS101にて設定示唆演出開始処理を実行し、ステップ100AKS102にて設定示唆演出実行処理を実行する構成は、一部または全部を、適宜、組合せたものであってもよい。

20

30


【符号の説明】

【0620】


- 1 … パチンコ遊技機
- 11 … 主基板
- 12 … 演出制御基板
- 51 … 錠スイッチ
- 100 … 遊技制御用マイクロコンピュータ
- 120 … 演出制御用CPU
- AK001 … クリアスイッチ
- 12AK001 … 次回予告アイコン
- 12AK002 … キャラA
- 12AK003 … 次回予告のキャラ
- 71AK001 … 出力量切替スイッチ
- 72AKP01 … ショートイニシャル制御パターン
- 72AKP02 … ロングイニシャル制御パターン
- 74AKP01 … 演出制御パターン

40


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】



【図 6】



【図 7】




【図 8 - 1】

【図8-1】

変動パターン	特図変動時間 (ms)	停止図柄表示時間 (ms)	内容
PA1-1	12000	1000	非リチ (ハズレ)
PA2-1	2500	500	短縮有り→非リチ (ハズレ)
PA3-2	20000	1000	ノーマリチ (ハズレ)
PA3-3	40000	1000	ノーマリチ→スパーリチA (ハズレ)
PA3-4	48000	1000	ノーマリチ→スパーリチB (ハズレ)
PB3-2	20000	1000	ノーマリチ (大当り)
PB3-3	40000	1000	ノーマリチ→スパーリチA (大当り)
PB3-4	48000	1000	ノーマリチ→スパーリチB (大当り)


【図 8 - 2】

【図 8-2】各演出の実行タイミング




【図 8 - 3】

【図 8 - 3】 (7タイプ 予告)




【図 8 - 4】

【図 8 - 4】 (カットイン予告)




【図 8 - 5】

【図 8 - 5】 役物演出→次回予告→SPリーチ



【図 8 - 6】

【図 8 - 6】



【図 8 - 7】

【図8-7】(次回予告の決定例)

次回予告 (SP発展時予告)	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)
次回予告を 実行する	80%	20%
次回予告を 実行しない	20%	80%

【図 8 - 8】

【図8-8】(役物演出の決定例)

役物演出	決定割合
役物演出を 実行する	90%
役物演出を 実行しない	10%

【図 8 - 10】

【図8-10】(カット予告の決定例)

決定結果	次回予告実行有かつ アクティブ予告実行有		次回予告実行有かつ アクティブ予告実行無し		次回予告実行無しかつ アクティブ予告実行無し	
	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)
カット予告を 実行する	90%	40%	80%	30%	70%	20%
カット予告を 実行しない	10%	60%	20%	70%	30%	80%

(B) カット予告で表示されるキャラの決定例

決定結果	次回予告実行有		次回予告実行無し	
	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)
次回予告のキャラ	60%	10%	0%	0%
キャラA	30%	80%	30%	30%
キャラB	10%	10%	70%	70%

(1) 次回予告の実行期待度

次回予告のキャラ>キャラA>キャラB

(2) 大当たり期待度

次回予告のキャラ>キャラB>キャラA

【図 8 - 9】

【図8-9】(アクティブ予告の決定例)

(A) 実行の有無の決定例

決定結果	次回予告の実行有		次回予告の実行無し	
	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)
アクティブ予告を 実行する	90%	40%	80%	30%
アクティブ予告を 実行しない	10%	60%	20%	70%

(B) 表示色の決定例

決定結果	決定割合 (大当たり時)	決定割合 (ハズレ時)
金	50%	20%
赤	30%	30%
青	20%	50%


(C) 次回予告アイコンの付加の決定例

決定結果	決定割合 (次回予告の実行有)	決定割合 (次回予告の実行無し)
次回予告アイコンを付加	70%	0%
次回予告アイコンを非付加	30%	100%

【図 8 - 11】

【図8-11】変形例 (テロップ演出)

(A) 実行タイミング




(B) 説明演出の決定例

説明演出	決定割合
タイミングAで説明演出を実行する	20%
タイミングBで説明演出を実行する	20%
タイミングCで説明演出を実行する	20%
タイミングDで説明演出を実行する	20%
説明演出を実行しない	20%


【図 9 - 1】

【图9-1】



【図 9-2】

【圖9-2】



【图 9-3】

【图9-3】

MODE	EXT	名称	内容
80	01	第1変動開始	第1特図の変動開始を指定
80	02	第2変動開始	第2特図の変動開始を指定
81	XX	変動ハーン指定	変動ハーン(変動表示時間)を指定
8C	XX	変動表示結果通知	変動表示結果を指定
8F	00	図柄確定	図柄の変動表示の停止指定
90	00	電源投入通知	電源投入時のORAM7777通知
91	00	設定変更開始	電源投入時の設定変更開始を指定
92	00	停電復旧指定	停電復旧処理の実行を指定
93	XX	設定変更終了	電源投入時の設定変更終了を指定
94	00	設定確認開始	電源投入時の設定確認開始を指定
94	01	設定確認終了	電源投入時の設定確認終了を指定
95	XX	遊技状態指定	現在の遊技状態を指定
96	XX	エラー指定	XXで示すエラーの発生を指定
9F	00	客待ちデモ指定	客待ちデモンstrーション画面の表示を指定
A0	XX	当り開始指定	大当り・小当りの開始を指定
A1	XX	大入賞口開放中指定	大入賞口開放中を指定
A2	XX	大入賞口開放後指定	大入賞口開放後を指定
A3	XX	当り終了指定	大当り・小当りの終了指定
B1	00	第1始動口入賞指定	第1始動入賞口への入賞を通知
B2	00	第2始動口入賞指定	第2始動入賞口への入賞を通知
C1	XX	第1保留記憶数通知	第1保留記憶数を通知
C2	XX	第2保留記憶数通知	第2保留記憶数を通知
D1	00	V入賞通知指定	V入賞したことを指定

【图 9-5】

【图9-5】

変動パターン	特異変動時間(ms)	内容
PA1-1	12000	短縮なし(通常状態)→非リーチ(はずれ)
PA1-2	5750	保留2〜4個短縮(通常状態)→非リーチ(はずれ)
PA1-3	3750	保留5〜8個短縮(通常状態)→非リーチ(はずれ)
PA1-4	5000	短縮(時短制御中)→非リーチ(はずれ)
PA2-1	20000	ノーマルリーチ(はずれ)
PA2-2	43000	スーパリーチ α (はずれ)
PA2-3	53000	スーパリーチ β (はずれ)
PB1-1	20000	ノーマルリーチ(大当り)
PB1-2	43000	スーパリーチ α (大当り)
PB1-3	53000	スーパリーチ β (大当り)
PC1-1	4000	小当り

【图 9-4】

【图9-4】

乱数	範囲	用途	加算
MR1	0～65535	特図表示結果判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
MR2	0～299	大当たり種別判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
MR3	1～997	変動パターン判定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算
MR4	3～23	普通図柄当たり判定用	0.002秒毎に1ずつ加算
MR5	3～23	MR4初期値決定用	0.002秒毎および割込処理 余り時間に1ずつ加算

【図 9 - 6】

【図9-6】

(A) 表示結果判定テーブル(設定値1)

大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)		
変動特図指定パッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~14242(確率:1/99)
	小当り	32767~34078(確率:1/50)
変動特図指定パッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~14242(確率:1/99)
	小当り	32767~85535(確率:100/200)

(B) 表示結果判定テーブル(設定値2)

大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)		
変動特図指定パッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13757(確率:1/150)
	小当り	32767~33429(確率:1/99)
変動特図指定パッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13757(確率:1/150)
	小当り	32767~85535(確率:100/200)

(C) 表示結果判定テーブル(設定値3)

大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)		
変動特図指定パッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13586(確率:1/200)
	小当り	なし(確率:0)
変動特図指定パッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13586(確率:1/200)
	小当り	32767~85535(確率:100/200)

【図 9 - 7】

【図9-7】

(A) 大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)

判定結果	MR2 (設定値1)	MR2 (設定値2)	MR2 (設定値3)
大当りA	0~49	0~99	0~149
大当りB	50~149	100~249	150~249
大当りC	150~299	250~299	250~299

(B) 大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)

判定結果	MR2 (設定値1)	MR2 (設定値2)	MR2 (設定値3)
大当りA	0~29	0~69	0~199
大当りB	30~99	70~269	200~269
大当りC	100~299	270~299	270~299

(C) 小当り種別判定テーブル

判定結果	MR2 (設定値1)	MR2 (設定値2)	MR2 (設定値3)	V入賞大当り時 大当り種別
小当りA	0~99	0~149	0~199	大当りD
小当りB	100~299	150~299	200~299	大当りE

【図 9 - 8】

【図9-8】

大当り種別

大当り種別	時短制御	開放対象	ラウンド数
大当りA	なし	第1大入賞口	5
大当りB	20回 (20回以内の大当りまで)	第1大入賞口	10
大当りC	100回 (100回以内の大当りまで)	第1大入賞口	15
大当りD	なし	第2大入賞口	4
大当りE	100回 (100回以内の大当りまで)	第2大入賞口	14

【図 9 - 9】

【図9-9】

(A) 大当り用変動パターン判定テーブル(大当りA用)

変動パターン	MR3 (設定値1)	MR3 (設定値2)	MR3 (設定値3)
ノーマルPB1-1	1~300	1~350	1~400
スーパーPB1-2	301~800	351~825	401~850
スーパーPB1-3	801~997	826~997	851~997

(B) 大当り用変動パターン判定テーブル(大当りB、大当りC用)

変動パターン	MR3 (設定値1)	MR3 (設定値2)	MR3 (設定値3)
ノーマルPB1-1	1~100	1~150	1~200
スーパーPB1-2	101~350	151~450	201~550
スーパーPB1-3	351~997	451~997	551~997

(C) 小当り用変動パターン判定テーブル

変動パターン	MR3 (設定値1)	MR3 (設定値2)	MR3 (設定値3)
小当りPC1-1	1~997	1~997	1~997

【图 9-11】

【图9-11】

遊技制御用データ保持エリア

第 1 特図保留記憶部			
保留番号	MR 1	MR 2	MR 3
1	**	**	***
2	*****	*	**
3	****	**	***
4	—	—	—

第2特因保留記憶部			
保留番号	MR 1	MR 2	MR 3
1	**	**	***
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

普図保留記憶部	
保留番号	MR 4
1	*
2	**
3	—
4	—

遊技制御フラグ設定部

遊技制御タイマ設定部


遊技制御カウンタ設定

遊技制御バッファ設定

【图 9-13】

【图9-13】

10セット



リングバツファ (60000個)

表示No	表示内容	略記	1桁目	2、3桁目		4、5桁目
1	連比 (%)	y6.	1～3	y	6.	00～99
2	役比 (%)	y7.	1～3	y	7.	00～99
3	連比 (%)	A6.	1～3	A	6.	00～99
4	役比 (%)	A7.	1～3	A	7.	00～99
5	ベース 1 (%)	bL.	1～3	b	L.	00～99
6	ベース 2 (%)	B6.	1～3	b	6.	00～99

—一般入賞賞球（ソデ）

第1始動口賞球（ヘソ）

通電役賞球（電子ユ一）

特別電役賞球（アタッカー）

合計

請令江

級比 (表二田工一夕 : 0%)

連比 (表示用千二タ: %)

ベース1 (表示用モニタ : %)

ベース2 (表示用モニタ : %)

【図 9 - 1 4】


【図9-14】



【図 9 - 1 6】

【図9-16】

(A) 連比・役比・ベース値の表示変化の様様




【図 9 - 1 5】

【図9-15】




【図 9 - 1 7】

【図9-17】



【図 9 - 1 8】

【図9-18】



【図 9 - 2 0】

【図9-20】

設定確認処理における表示モニタの表示態様

(A) 遊技中

1 4 6. 4. 1.

← 電源OFF

- ・ 大当り遊技中であればソレノイドへの電力供給が途絶えるので大入賞口閉鎖
- ・ 規制部材が許容状態に変化

(B) 電源OFF中

(C) 電源投入 (クリアスイッチ操作無、錠スイッチON)

2

錠スイッチをOFFにすることでSa14以降の処理を実行

【図 9 - 1 9】

【図9-19】

設定変更処理における表示モニタの表示態様

(A) 遊技中

1 4 6. 4. 1.

← 電源OFF

- ・ 大当り遊技中であればソレノイドへの電力供給が途絶えるので大入賞口閉鎖
- ・ 規制部材が許容状態に変化

(B) 電源OFF中

(C) 電源投入 (クリアスイッチ操作有、錠スイッチON)

1

← 設定切替スイッチ操作

(D) 表示変更

2

← 錠スイッチ押込み操作

(E) 設定完了 (点滅、設定値をRAMのバックアップ領域に格納)

2

錠スイッチをOFFにすることでSa14以降の処理を実行
・ 保留記憶を消去

【図 9 - 2 1】

【図9-21】

遊技中に設定変更処理を実行可能な場合における表示モニタの表示態様

(A) 錠スイッチON

1

← 設定切替スイッチ操作

(B) 表示変更

2

← 錠スイッチ押込み操作

(C) 設定完了 (点滅、設定値をRAMのバックアップ領域に格納・読み出し)

2

保留記憶が有る場合は保留記憶をクリア
大当り遊技中である場合は大入賞口を閉鎖


【図 9 - 2 2】

【図9-22】

(A) 設定値表示なし


4	6.	4.	1.
---	----	----	----

(B) 連比・役比・ベース値の表示変化の態様




【図 9 - 2 3】

【図9-23】




【図 9 - 2 4】

【図9-24】



【図 9 - 2 5】


【図9-25】




【図 9 - 2 6】

【図9-26】

(A)



(B)



【図 9 - 2 7】


【図9-27】

電源投入時のスイッチ検出

		クリアスイッチ	
		オン	オフ
錠スイッチ	オン	設定変更状態	設定確認状態
	オフ	初期化状態 (RAMクリア)	停電復旧状態

【図 9 - 2 8】


【図9-28】



【図 9 - 2 9】


【図9-29】

(AKS012)



【図 9 - 3 0】


【図9-30】



【図 9 - 3 1】


【図9-31】

変形例




【図 9 - 3 2】

【図9-32】



【図 9 - 3 3】

【図9-33】




【図 9 - 3 4】

【図9-34】

71AKD01			
スイッチ位置	用途	上限音量	遊技者音量調整
0	音量1(最小)	80.0	可
1	音量2	85.0	可
2	音量3	88.5	可
3	音量4	92.0	可
4	音量5	94.5	可
5	音量6(最大)	97.0	可
6	音量1(最小)	80.0	不可
7	音量2	85.0	不可
8	音量3	88.5	不可
9	音量4	92.0	不可
A	音量5	94.5	不可
B	音量6(最大)	97.0	不可
C	音量4	92.0	不可
D	音量4	92.0	不可
E	音量4	92.0	不可
F	節電機能設定、RTC設定	80.0	不可


【図 9 - 3 5】

【図9-35】




【図 9 - 3 6】

【図9-36】




【図 9 - 3 7】

【図9-37】




【図 9 - 3 8】

【図9-38】




【図 9 - 3 9】

【図9-39】




【図 9 - 4 0】

【図9-40】




【図 9 - 4 1】

【図9-41】




【図 9 - 4 2】


【図9-42】




【図 9 - 4 3】



【図 9 - 4 4】




【図 9 - 4 5】



【図 9 - 4 6】



【图9-47】




(C)

タイミング	制御内容
74AKT01 74AKT11	電源投入
74AKT02	RAMリフ通知コマンド受信 (初期化通知開始)
74AKT03	開始動作検出
74AKT14 74AKT04	(確証演出開始)
74AKT15 74AKT12	確証演出終了
74AKT12	設定変更開始コマンド受信
74AKT13	設定変更終了コマンド受信 (初期化通知開始)


【図 9 - 5 1】

【図9-51】



【図 9 - 5 2】

【図9-52】



【図 9 - 5 3】

【図9-53】

(A) クリアスイッチ操作有、錠スイッチOFF



(B) クリアスイッチ操作有、錠スイッチON




(C)

タイミング	制御内容
75AKT01 75AKT11	電源投入
75AKT02	RAMクリア通知コマンド受信 (初期化通知開始)
75AKT03 75AKT13	開始動作検出 (確認演出開始)
75AKT04 75AKT14	確認演出終了
75AKT12	設定変更開始コマンド受信
75AKT15	設定変更終了コマンド受信 (初期化通知開始)

【図 10 - 1】


【図10-1】



【図10-2】

【図10-2】

(a)



(b)

用途		
開始判定タイマ	スランプ状態の継続時間を計測	100AK001
示唆演出タイマ	演出開始条件が成立した後に経過した時間を計測	100AK002
条件判定タイマ	演出開始条件が成立した後に遊技が実行された期間を計測	100AK003

【図10-3】

【図10-3】

(a) 設定示唆演出一覧

演出	表示内容
演出A	「設定は悪くないかも?」
演出B	「設定は悪くない様子!」
演出C	「設定は悪くないよ!」
演出D	「今日はラッキー!」
演出E	「最高の設定だよ!」

期待度: 演出A<演出B<演出C<演出D<演出E

(b) 演出パターン一覧


パターン	第1段階演出	第2段階演出	第3段階演出
パターン1	演出A	演出B	演出C
パターン2	演出B	演出C	演出D
⋮	⋮	⋮	⋮
パターンX	演出A	演出B	演出E

(c) 決定割合

設定値	パターン1	パターン2	⋮	パターンX
1	9.99%	80%	⋮	0.01%
2	10%	70%	⋮	0%
3	15%	65%	⋮	0%


【図10-4】

【図10-4】



【図10-5】

【図10-5】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2018-038691 (JP, A)
特開2010-035769 (JP, A)
特開2013-158559 (JP, A)
特開2015-192738 (JP, A)
特開2018-042848 (JP, A)
特許第6741715 (JP, B2)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02