

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4999565号
(P4999565)

(45) 発行日 平成24年8月15日 (2012. 8. 15)

(24) 登録日 平成24年5月25日 (2012. 5. 25)

(51) Int.Cl. F 1
A 6 3 F 5/04 (2006.01)
 A 6 3 F 5/04 5 1 2 Z
 A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

請求項の数 5 (全 156 頁)

(21) 出願番号	特願2007-158699 (P2007-158699)	(73) 特許権者	000144153
(22) 出願日	平成19年6月15日 (2007. 6. 15)		株式会社三共
(65) 公開番号	特開2008-307263 (P2008-307263A)		東京都渋谷区渋谷三丁目2 9 番 1 4 号
(43) 公開日	平成20年12月25日 (2008. 12. 25)	(74) 代理人	100098729
審査請求日	平成22年5月20日 (2010. 5. 20)		弁理士 重信 和男
		(74) 代理人	100116757
			弁理士 清水 英雄
		(74) 代理人	100123216
			弁理士 高木 祐一
		(74) 代理人	100089336
			弁理士 中野 佳直
		(74) 代理人	100148161
			弁理士 秋庭 英樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技システム、管理装置及びスロットマシン

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技用価値を用いて 1 ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出表示されることにより 1 ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンと、特典を付与する管理装置と、を有する遊技システムであって、

前記スロットマシンは、

画像を表示可能な画像表示装置と、

前記特典を付与するか否かを抽選により決定する特典付与決定手段と、

前記特典付与決定手段により前記特典を付与すると決定されたことを条件に前記特典を入手するための情報をコード化したコード情報を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置に表示するコード情報表示手段と、

ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続したときに、前記画像表示装置にてデモ演出を実行するデモ演出実行手段と、

前記コード情報表示手段が前記コード情報を表示させた場合において、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続した場合でも、該コード情報が表示されている期間は前記デモ演出の実行を禁止するコード情報表示時デモ演出禁止手段と、

前記コード情報表示手段は、前記特典が入手されたか否かを識別するためのランダムに変化する乱数情報を特定可能にコード化したコード情報を前記画像表示装置に表示し、

10

20

前記管理装置は、
前記コード情報から前記乱数情報を特定する特定手段と、
前記特典が付与済みのコード情報から特定される前記乱数情報を記憶する乱数情報記憶手段と、
前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されているか否かを判断する判断手段と、
前記判断手段により、前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されていないと判断されたことを条件に特典を付与する付与手段と、
を備える
ことを特徴とする遊技システム。

10

【請求項 2】

前記コード情報表示手段は、前記特典を入手するための情報の少なくとも一部を暗号化した情報を特定可能にコード化したコード情報を前記画像表示装置に表示することを特徴とする請求項 1 に記載の遊技システム。

【請求項 3】

遊技用価値を用いて 1 ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出表示されることにより 1 ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされ、画像を表示可能な画像表示装置と、特典を付与するか否かを抽選により決定する特典付与決定手段と、前記特典付与決定手段により前記特典を付与すると決定されたことを条件に前記特典を入手するための情報をコード化したコード情報を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置に表示するコード情報表示手段と、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続したときに、前記画像表示装置にてデモ演出を実行するデモ演出実行手段と、前記コード情報表示手段が前記コード情報を表示させた場合において、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続した場合でも、該コード情報が表示されている期間は前記デモ演出の実行を禁止するコード情報表示時デモ演出禁止手段と、を備えるスロットマシンにて表示される前記コード情報に基づいて前記特典を付与する管理装置であって、

20

前記コード情報は、前記特典が入手されたか否かを識別するためのランダムに変化する乱数情報を特定可能にコード化した情報であり、

30

前記コード情報から前記乱数情報を特定する特定手段と、
前記特典が付与済みのコード情報から特定される前記乱数情報を記憶する乱数情報記憶手段と、

前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されているか否かを判断する判断手段と、

前記判断手段により、前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されていないと判断されたことを条件に特典を付与する付与手段と、

を備える

ことを特徴とする管理装置。

【請求項 4】

40

遊技用価値を用いて 1 ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出表示されることにより 1 ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、

画像を表示可能な画像表示装置と、

特典を付与する管理装置にて該特典を付与するか否かを抽選により決定する特典付与決定手段と、

前記特典付与決定手段により前記特典を付与すると決定されたことを条件に前記特典を入手するための情報をコード化したコード情報を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置に表示するコード情報表示手段と、

50

ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続したときに、前記画像表示装置にてデモ演出を実行するデモ演出実行手段と、

前記コード情報表示手段が前記コード情報を表示させた場合において、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続した場合でも、該コード情報が表示されている期間は前記デモ演出の実行を禁止するコード情報表示時デモ演出禁止手段と、

を備え、

前記コード情報表示手段は、前記管理装置にて前記特典が入手されたか否かを識別するためのランダムに変化する乱数情報を特定可能にコード化したコード情報を前記画像表示装置に表示する

ことを特徴とするスロットマシン。

10

【請求項5】

前記コード情報表示手段は、前記特典を入手するための情報の少なくとも一部を暗号化した情報を特定可能にコード化したコード情報を前記画像表示装置に表示する

ことを特徴とする請求項4に記載のスロットマシン。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシン、これらのスロットマシンを管理する管理装置、管理装置及びスロットマシンを備える遊技システムに関する。

20

【背景技術】

【0002】

近年、この種のスロットマシンにおいては、ボーナスの終了時などに遊技者への特典（例えば、携帯電話の待ち受け画面や着信音、PCに用いる壁紙やゲームに用いられているBGMなど）を付与するか否かの抽選を行い、その抽選結果をコード化して表示することにより、遊技者がコード化した抽選結果を携帯電話などにより読み取って特典を取得できるようにした機能を有するものが提案されている（例えば、特許文献1参照）。

【0003】

【特許文献1】特開2006-34629号公報

【発明の開示】

30

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

特許文献1に記載のスロットマシンでは、上述のようにボーナスの終了時などに遊技者への特典を付与するための抽選が行われ、その抽選結果がコード化されて表示されるようになっている。一方、この種のスロットマシンにおいては、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が一定時間継続すると待機状態に制御され、液晶表示器などによってデモ画像が再生されるなどのデモ演出が実行されるものが一般的である。

【0005】

しかしながら、特許文献1に記載のスロットマシンのように、ボーナスの終了時などゲームの終了時にコード情報が表示されるスロットマシンにおいては、遊技者がコード情報を読み取っている間、制御的には遊技が進行されていない状態で推移するため、読み取りに手間取って一定時間が経過すると、実際に遊技者によるコード情報の読み取りが完了しているか否かに関わらず、デモ演出が実行されてしまい、それに伴いコード情報が消去されてしまうこととなるため、コード情報が読み取りが完了しないうちにデモ演出が実行されると、本来提供される特典を遊技者が入手できなくなってしまう虞があった。

40

【0006】

本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、特典を入手するためのコード情報を遊技者が確実に読み取ることができる遊技システム、管理装置及びスロットマシンを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

50

【0007】

上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載の遊技システムは、
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）に表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン1）と、特典を付与する管理装置と、を有する遊技システムであって、

前記スロットマシンは、

画像を表示可能な画像表示装置（液晶表示器51）と、

前記特典を付与するか否かを抽選により決定する特典付与決定手段と、

前記特典付与決定手段により前記特典を付与すると決定されたことを条件に前記特典を入手するための情報をコード化したコード情報（2次元コード）を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置（液晶表示器51）に表示する（CPU91aは、ビッグボーナスの終了時に特典付与抽選を行い、当選した場合に特典を取得するための特典入手情報がコード化された2次元コードを液晶表示器51に表示する）コード情報表示手段と、

ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間（30秒）継続したときに、前記画像表示装置（液晶表示器51）にてデモ演出を実行するデモ演出実行手段と、

前記コード情報表示手段が前記コード情報を表示させた場合において、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間（30秒）継続した場合でも、該コード情報が表示されている期間は前記デモ演出の実行を禁止するコード情報表示時デモ演出禁止手段と

、前記コード情報表示手段は、前記特典が入手されたか否かを識別するためのランダムに変化する乱数情報を特定可能にコード化したコード情報を前記画像表示装置に表示し、

前記管理装置は、

前記コード情報から前記乱数情報を特定する特定手段と、

前記特典が付与済みのコード情報から特定される前記乱数情報を記憶する乱数情報記憶手段と、

前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されているか否かを判断する判断手段と、

前記判断手段により、前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されていないと判断されたことを条件に特典を付与する付与手段と、

を備える

を備える

ことを特徴としている。

また、本発明の請求項3に記載の管理装置は、

遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされ、画像を表示可能な画像表示装置と、特典を付与するか否かを抽選により決定する特典付与決定手段と、前記特典付与決定手段により前記特典を付与すると決定されたことを条件に前記特典を入手するための情報をコード化したコード情報を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置に表示するコード情報表示手段と、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続したときに、前記画像表示装置にてデモ演出を実行するデモ演出実行手段と、前記コード情報表示手段が前記コード情報を表示させた場合において、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間継続した場合でも、該コード情報が表示されている期間は前記デモ演出の実行を禁止するコード情報表示時デモ演出禁止手段と、を備えるスロットマシンにて表示される前記コード情報に基づいて前記特典を付与する管理装置であって、

前記コード情報は、前記特典が入手されたか否かを識別するためのランダムに変化する乱数情報を特定可能にコード化した情報であり、

前記コード情報から前記乱数情報を特定する特定手段と、
前記特典が付与済みのコード情報から特定される前記乱数情報を記憶する乱数情報記憶手段と、
前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されているか否かを判断する判断手段と、
前記判断手段により、前記特定手段により特定された前記乱数情報が、前記乱数情報記憶手段に記憶されていないと判断されたことを条件に特典を付与する付与手段と、
を備える
ことを特徴としている。

さらに、本発明の請求項４に記載のスロットマシンは、
遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置（リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ）に表示結果が導出表示されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン１）であって、
画像を表示可能な画像表示装置（液晶表示器５１）と、
特典を付与する管理装置にて該特典を付与するか否かを抽選により決定する特典付与決定手段と、
前記特典付与決定手段により前記特典を付与すると決定されたことを条件に前記特典を入手するための情報をコード化したコード情報（２次元コード）を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置（液晶表示器５１）に表示する（ＣＰＵ９１ａは、ビッグボーナスの終了時に特典付与抽選を行い、当選した場合に特典を取得するための特典入手情報がコード化された２次元コードを液晶表示器５１に表示する）コード情報表示手段と、
ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間（３０秒）継続したときに、前記画像表示装置（液晶表示器５１）にてデモ演出を実行するデモ演出実行手段と、
前記コード情報表示手段が前記コード情報を表示させた場合において、ゲーム終了後に遊技が進行されていない状態が所定期間（３０秒）継続した場合でも、該コード情報が表示されている期間は前記デモ演出の実行を禁止するコード情報表示時デモ演出禁止手段と、
前記コード情報表示手段は、前記特典が入手されたか否かを識別するためのランダムに変化する乱数情報を特定可能にコード化したコード情報を前記画像表示装置に表示することを特徴としている。

これらの特徴によれば、特典を入手するためのコード情報が画像表示装置に表示されている状態では、所定時間が経過した場合でも、コード情報が表示されている期間においては画像表示装置によるデモ演出の実行が禁止されるので、遊技者がコード情報を読み取る時間を確保することができ、遊技者がコード情報を確実に読み取ることができる。

尚、所定数の賭数とは、少なくとも１以上の賭数であって、２以上の賭数が設定されることや最大賭数が設定されることでゲームが開始可能となるようにしても良い。また、複数の遊技状態に応じて定められた賭数が設定されることでゲームが開始可能となるようにしても良い。

また、ゲームの結果とは、例えば、ボーナスの入賞、当選、ボーナスの終了、特定小役の入賞、当選などである。また、開店時からのゲーム数、ボーナス回数、ボーナス確率、ボーナス間のゲーム数、小役確率、小役の入賞回数などの遊技履歴、特定の期間（例えば、ボーナス中など）における遊技履歴などが予め決められた条件を満たすことでも良い。

また、特典を入手するための情報とは、遊技機によって直接付与される利益以外の特典をネットワークや郵送などを介して入手する際に必要となるデータであり、サービスを提供する側が付与する特典を決定するのに必要となるデータである。

特典を入手するための情報をコード化したコード情報とは、特典を入手可能なネットワーク上のＵＲＬ、特典を入手する際に必要となる遊技履歴や入手時刻などを予め定められたルールで変換した文字列、またはこれらＵＲＬや文字列を１次元コードまたは２次元コ

10

20

30

40

50

ード化したもの、さらには、特典を入手するために付与されるパスワード、パスワードを1次元コードまたは2次元コード化したものなどが該当する。また、特典を入手可能なネットワーク上のURLと、文字列、パスワードを組み合わせたもの、これらの組み合わせを1次元コードまたは2次元コード化したものなどであっても良い。

また、特典とは、遊技者にとって利益となる情報や物品、権利などであれば良く、例えば、携帯電話の待ち受け画面や着信音、PCに用いる壁紙やゲームに用いられているBGMなどのデータコンテンツ、現実の賞品、賞品を獲得可能となる権利（抽選権）、次回ゲームを行う際に、特殊な演出モードでゲームを行ったり、通常（後述するパスワードが入力されない場合）よりも有利な状態でゲームを行うためのパスワード、設定値を示す情報や設定値を推測するための情報などである。

10

また、コード情報表示手段が、コード情報を、外部から読み取り可能な態様で前記画像表示装置に表示させるとは、人間が視覚的に読み取り可能な態様（文字列の表示など）で表示させるものであっても良いし、1次元コードや2次元コードなどのように特殊な読み取り装置を用いることによって読み取り可能な態様で表示させるものであっても良い。

また、コード情報が表示されている期間とは、コード情報が表示されてから予め決められた表示時間が経過するまでの期間であってても良いし、遊技者によるコード情報の表示終了を指示する操作がなされるまでの期間であってても良い。さらに、コード情報が表示されてから予め決められた表示時間が経過するか、それ以前に技者によるコード情報の表示終了を指示する操作がなされるまでの期間としても良い。

20

また、前記コード情報表示時デモ演出禁止手段をプログラム制御により動作するもので構成した場合は、前記デモ演出の実行を積極的に禁止する制御を行うプログラムで実現されるものに限らず、前記デモ演出の実行を実現するルーチンが呼び出されないようプログラムが作成されているものを含む。

【0009】

本発明の請求項2に記載の遊技システムは、請求項1に記載の遊技システムであって、前記コード情報表示手段は、前記特典を入手するための情報の少なくとも一部を暗号化した情報（特典抽出用パラメータを共通鍵で暗号化した文字列）を特定可能にコード化したコード情報（2次元コード）を前記画像表示装置（液晶表示器51）に表示することを特徴としている。

30

本発明の請求項5に記載のスロットマシンは、請求項4に記載のスロットマシンであって、

前記コード情報表示手段は、前記特典を入手するための情報の少なくとも一部を暗号化した情報（特典抽出用パラメータを共通鍵で暗号化した文字列）を特定可能にコード化したコード情報（2次元コード）を前記画像表示装置（液晶表示器51）に表示することを特徴としている。

この特徴によれば、特典を入手するための情報を解析することが困難となるため、特典を入手するための情報をコピー、改竄して不正に特典が入手可能となってしまうことを防止できる。

【0010】

本発明の手段1に記載のスロットマシンは、請求項1～5のいずれかに記載のスロットマシンであって、

40

1ゲームを超える連続演出期間の間で継続する連続演出と、前記デモ演出と、を含む前記画像表示装置（液晶表示器51）への画像の表示により実行される複数種類の演出にそれぞれ対応する複数種類の画像要素データ（キャラクタ）を予め格納した画像要素データ記憶手段（CGROM205）と、

データを読み書き可能に記憶する手段であって、前記複数種類の画像要素データ（キャラクタ）のうちで実行中の演出に対応する画像要素データ（キャラクタ）が一時的に書き込まれる一時記憶領域（VRAM上の汎用キャラクタ用バッファL2）と、該一時記憶領域に書き込まれた画像要素データ（キャラクタ）に基づいて画像データが描画されるフレーム領域（VRAM上の描画領域（表示領域））を含む画像データ記憶手段（SDRAM

50

210)と、

遊技の進行に従って、前記画像表示装置への画像の表示による演出の実行を制御する演出制御手段(CPU91a、グラフィックコントローラ200)と、

を備え、

前記演出制御手段は、

前記連続演出の実行が開始されるゲームにおいて前記画像要素データ記憶手段(CGROM205)から前記連続演出の画像要素データ(キャラクタ)を読み出し、該読み出した連続演出の画像要素データを前記一時記憶領域(VRAM上の汎用キャラクタ用バッファL2)に書き込む連続演出データ書込手段と、

ゲームが終了した後に前記画像要素データ記憶手段(CGROM205)から前記デモ演出の画像要素データ(キャラクタ)を読み出し、該読み出したデモ演出の画像要素データを前記一時記憶領域(VRAM上の汎用キャラクタ用バッファL2)に書き込むデモ演出データ書込手段と、

前記一時記憶領域(VRAM上の汎用キャラクタ用バッファL2)に書き込まれた画像要素データ(キャラクタ)を読み出し、該読み出した画像要素データに基づいて画像データを前記フレーム領域(VRAM上の描画領域(表示領域))に描画する画像データ描画手段と、

予め定められたフレーム期間(Vblank)毎に、前記フレーム領域(VRAM上の表示領域(描画領域))に描画された画像データに対応した画像を前記画像表示装置(液晶表示器51)に表示させる表示制御手段と、

前記連続演出データ書込手段が前記一時記憶領域(VRAM上の汎用キャラクタ用バッファL2)に前記連続演出の画像要素データ(キャラクタ)を書き込んだ後から該連続演出の実行が終了するまでの間、前記デモ演出の実行を禁止する連続演出時デモ演出禁止手段と、

を含む

ことを特徴としている。

この特徴によれば、連続演出の画像要素データが一時記憶領域に書き込まれ、これに応じた連続演出が終了するまでの間はデモ演出が禁止され、その結果、連続演出が終了するまでの間はデモ演出の画像要素データが一時記憶領域に書き込まれることがないので、デモ演出の画像要素データの書き込みによって連続演出の画像要素データが一時記憶領域から消去されてしまうこともない。このため、遊技の進行状況とは無関係なデモ演出のために、一般的にデータ量の多い連続演出の画像要素データを画像要素データ記憶手段から読み出して画像データ記憶手段の一時記憶領域に書き込むというオーバーヘッドが重複して生じることをなくすることができる。

尚、前記デモ演出データ書込手段は、ゲームが終了した後に遊技が進行されていない状態が所定時間継続したときに、前記デモ演出の画像要素データを前記一時記憶領域に書き込むものとしても良い。この場合は、前記デモ演出の画像要素データが書き込まれるのに続けて、該デモ演出の画像データが前記フレーム領域に描画されるものとなる。一方、前記デモ演出データ書込手段は、ゲームが終了した直後に、前記デモ演出の画像要素データを前記一時記憶領域に書き込むものとしても良い。この場合は、ゲームが終了した後に遊技が進行されていない状態が所定時間継続すると、ゲームの終了直後に書き込んでおいたデモ演出の画像要素データに基づいて画像データを前記フレーム領域に描画するものとなる。

また、前記連続演出は、遊技者の指示に応じて実行途中において、その実行を強制終了させることができるものであっても良い。この場合、前記連続演出時デモ演出禁止手段は、該連続演出の実行が遊技者の指示により強制終了させられるまで、前記デモ演出の実行を禁止することができる。

また、前記連続演出時デモ演出禁止手段をプログラム制御により動作するもので構成した場合は、前記デモ演出の実行を積極的に禁止する制御を行うプログラムで実現されるものに限らず、前記デモ演出の実行を実現するルーチンが呼び出されないようプログラムが

10

20

30

40

50

作成されているものを含む。

【0011】

本発明の手段2に記載のスロットマシンは、請求項1～5、手段1のいずれかに記載のスロットマシンであって、

遊技者所有の遊技用価値（クレジット：遊技者所有のメダル数）を記憶する遊技用価値記憶手段（RAM41cに割り当てられたクレジットカウンタ）と、

少なくとも前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値（クレジット）を用いて賭数を設定する賭数設定手段と、

所定の遊技用価値返却操作手段（精算スイッチ10）の操作に応じて前記遊技用価値記憶手段に記憶されている遊技用価値（クレジット）を返却させる遊技用価値返却制御（クレジットの精算処理）を行う遊技用価値返却制御手段と、

10

所定条件（特別役の入賞、連続演出の開始）の成立に基づいて、1ゲームを超えて連続遊技効果音（BGM）を継続して出音する制御を行う出音制御手段（サブ制御部91による出音制御）と、

前記出音制御手段が通常音量にて連続遊技効果音（BGM）を出音している状態において、前記ゲームが終了した後、前記賭数設定手段による賭数の設定がなされずに所定時間（30秒）が経過したときに、前記スロットマシンから出力される効果音の音量を下げる制御を行う音量低減制御手段（サブ制御部91による消音制御）と、

を備え、

前記音量低減制御手段は、前記出音制御手段が前記通常音量にて連続遊技効果音（BGM）を出音している状態で、前記遊技用価値返却制御手段による遊技用価値返却制御（クレジットの精算処理）が実行されたときにも、前記スロットマシンから出力される効果音の音量を下げる制御を行う

20

ことを特徴としている。

この特徴によれば、連続遊技効果音が通常音量で出音されている状態で、前回のゲームが終了してから賭数の設定がなされないまま所定時間が経過した場合、すなわち、前回のゲームが終了してからゲームの進行に関わる操作がなされない状態が所定時間継続した場合だけでなく、遊技者による遊技用価値返却操作手段の操作に応じて遊技用価値返却制御が行われることでもスロットマシンから出力される効果音の音量が下がる。すなわち、連続遊技効果音が通常音量で出音されている状態では、前回のゲームが終了してから所定時間が経過する前であっても、遊技者の意思によりスロットマシンから出力される効果音の音量を下げるができるため、遊技を中断しても周囲の遊技者に迷惑をかけることがない。

30

【0012】

本発明の手段3に記載のスロットマシンは、請求項1～5、手段1、2のいずれかに記載のスロットマシンであって、

遊技者による賭数の設定操作（メダルの投入、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6によるクレジットのベット操作）に応じて賭数を設定する賭数設定手段と、

前記賭数設定手段により設定された賭数を記憶する賭数記憶手段（RAM41cに割り当てられたBETカウンタ）と、

40

所定の賭数返却操作手段（精算スイッチ10）の操作に応じて前記賭数記憶手段に記憶されている賭数に相当する遊技用価値を返却させる賭数返却制御（賭数の精算処理）を行う賭数返却制御手段と、

所定条件（特別役の入賞、連続演出の開始）の成立に基づいて、1ゲームを超えて連続遊技効果音（BGM）を継続して出音する制御を行う出音制御手段（サブ制御部91による出音制御）と、

前記出音制御手段が通常音量にて連続遊技効果音（BGM）を出音している状態において、前記ゲームが終了した後、前記賭数設定手段による賭数の設定がなされずに所定時間（30秒）が経過したときに、前記スロットマシンから出力される効果音の音量を下げる制御を行う音量低減制御手段（サブ制御部91による消音制御）と、

50

を備え、

前記音量低減制御手段は、前記出音制御手段が前記通常音量にて連続遊技効果音（ＢＧＭ）を出音している状態で、前記賭数返却制御手段による賭数返却制御（賭数の精算処理）が実行されたときにも、前記スロットマシンから出力される効果音の音量を下げる制御を行う

ことを特徴としている。

この特徴によれば、連続遊技効果音が通常音量で出音されている状態で、前回のゲームが終了してから賭数の設定がなされないまま所定時間が経過した場合、すなわち、前回のゲームが終了してからゲームの進行に関わる操作がなされない状態が所定時間継続した場合だけでなく、遊技者による賭数返却操作手段の操作に応じて賭数返却制御が行われることでもスロットマシンから出力される効果音の音量が下がる。すなわち、連続遊技効果音が通常音量で出音されている状態では、前回のゲームが終了してから所定時間が経過する前であっても、遊技者の意思によりスロットマシンから出力される効果音の音量を下げるができるため、遊技を中断しても周囲の遊技者に迷惑をかけることがない。

【００１３】

尚、手段３、４において、前記ゲームが終了したことに基づいて計時を開始するとは、前記可変表示装置の表示結果が導出されたとき、あるいは遊技用価値の付与を伴う入賞が発生した場合には該入賞に応じた遊技用価値の付与が終了したとき等、ゲームの終了に起因したタイミングから計時を開始するものを含む。

また、手段３、４において、１ゲームを超えて連続遊技効果音を継続して出音するとは、例えばゲーム中に出音を開始してから、当該ゲームが終了した後も継続して連続遊技効果音を出音することであり、１ゲームが終了した後、次以降のゲームが開始されるまでの間継続して出音するもの、つまり複数ゲームにわたり継続して出音するもののみに限定されるものではなく、１ゲームが終了した後、少なくとも次ゲームが開始可能な状態となるまでの間（所定数の賭数が設定されるまでの間）継続して出音するもの等も含まれる。

また、手段３、４において、スロットマシンから出力される効果音の音量を下げる制御とは、スロットマシンから出力される効果音の音量のレベルを通常のレベルよりも下げる制御であっても良いし、完全に消音する制御であっても良い。さらに現在出力されている効果音を停止し、それよりも出力音量の低い効果音を出力する制御であっても良い。

【００１４】

本発明の手段４に記載のスロットマシンは、請求項１～５、手段１～３のいずれかに記載のスロットマシンであって、

ゲームを進行させる制御を行う遊技制御手段（メイン制御部４１）を搭載した遊技制御基板（遊技制御基板４０）と、

ゲームの進行に関わる信号を出力する第１の電子部品と遊技の進行に関わる信号が入力される第２の電子部品とのうち少なくとも一方を含む遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と、

コネクタ（基板側コネクタ６２０ａとケーブル側コネクタ６１０ａ／基板側コネクタ６２１ａとケーブル側コネクタ６１１ａ／基板側コネクタ６２２ｇとケーブル側コネクタ６１２ｇ）同士での接続により着脱可能に前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）との間に設けられ、前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）とを電氣的に接続するための配線（ケーブル６００ａ、６０１ｇ）と、

前記配線とコネクタ（基板側コネクタ６２１ａとケーブル側コネクタ６１１ａ／基板側コネクタ６２２ｇとケーブル側コネクタ６１２ｇ）同士で接続され、前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）との間での信号の入出力を中継する中継基板（操作部中継基板１１０）と、

前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ３１）と前記遊技制御基板（遊技制御基板４０）との間における前記配線上のコネクタ同士での接続を、該コネクタ同士での接続に関わる解除規制部位を破壊しない限り、解除不能とする接続解除規制状態を形成する電子部品

接続解除規制手段（コネクタ規制部材 5 0 0 a、6 5 0）と、
を備え、

前記電子部品接続解除規制手段は、

前記遊技制御基板（遊技制御基板 4 0）と前記中継基板（操作部中継基板 1 1 0）との間における前記配線（ケーブル 6 0 0 a）のコネクタ（基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a / 基板側コネクタ 6 2 1 a とケーブル側コネクタ 6 1 1 a）同士での接続を解除不能とする第 1 の電子部品接続解除規制手段（コネクタ規制部材 5 0 0、6 5 0）と、

前記中継基板（操作部中継基板 1 1 0）と前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ 3 1）との間における前記配線（ケーブル 6 0 1 g）のコネクタ（基板側コネクタ 6 2 2 g とケーブル側コネクタ 6 1 2 g）同士での接続を解除不能とする第 2 の電子部品接続解除規制手段（コネクタ規制部材 6 6 0）と、

を含む

ことを特徴としている。

この特徴によれば、遊技制御基板と中継基板との間における配線のコネクタだけでなく、中継基板と遊技用電子部品との間における配線のコネクタ同士での接続の解除が規制されることで、遊技用電子部品と遊技制御基板との間に設けられる配線の全てのコネクタ同士での接続の解除が規制される。これによりいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板に遊技の進行に関わる不正な信号を入出力させるといった不正行為を行うことが困難となるため、不正な打ち込み器具を使用して特典を得るための特典を入手するための情報を容易に取得できる状態に設定したスロットマシンや、特別入賞が当選した状態に設定したスロットマシンを、例えば遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業の実施等を効果的に防止できる。

また、電子部品接続解除規制手段により接続解除規制状態が形成されることで、コネクタ同士での接続を解除するためには解除規制部位を破壊しなければならず、これにより接続を解除した後に再度接続解除規制状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間がかかるため、上記不正行為をより効果的に抑制することができる。

尚、前記中継基板は、一の遊技用電子部品と遊技制御基板との間に 1 つ、または複数接続されていても良く、複数の中継基板が接続される場合において、前記電子部品接続解除規制手段は、一の中継基板と他の中継基板との間における前記配線のコネクタ同士での接続を解除不能とする第 3 の電子部品接続解除規制手段を備えることが好ましく、このようにすることで、遊技用電子部品と遊技制御基板との間に設けられる配線の全てのコネクタ同士での接続の解除が規制される。

【発明を実施するための最良の形態】

【0 0 1 5】

本発明の実施例を以下に説明する。

【実施例 1】

【0 0 1 6】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例 1 を図面を用いて説明すると、本実施例のスロットマシン 1 は、前面が開口する筐体（図示略）と、この筐体の側端に回動自在に枢支された前面扉と、から構成されている。

【0 0 1 7】

本実施例のスロットマシン 1 の筐体内部には、外周に複数種の図柄が配列されたリール 2 L、2 C、2 R（以下、左リール、中リール、右リールともいう）が水平方向に並設されており、図 1 に示すように、これらリール 2 L、2 C、2 R に配列された図柄のうち連続する 3 つの図柄が前面扉に設けられた透視窓 3 から見えるように配置されている。

【0 0 1 8】

リール 2 L、2 C、2 R の外周部には、図 2 に示すように、それぞれ「赤 7（図中黒 7）」、「白 7」、「黒 B A R」、「白 B A R」、「リプレイ」、「スイカ」、「チェリー」、「ベル」、「プラム」、「オレンジ」といった互いに識別可能な複数種類の図柄が所

定の順序で、それぞれ21個ずつ描かれている。リール2L、2C、2Rの外周部に描かれた図柄は、透視窓3において各々上中下三段に表示される。

【0019】

各リール2L、2C、2Rは、各々対応して設けられリールモータ32L、32C、32R（図3参照）によって回転させることで、各リール2L、2C、2Rの図柄が透視窓3に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール2L、2C、2Rの回転を停止させることで、透視窓3に3つの連続する図柄が表示結果として導出表示されるようになっている。

【0020】

前面扉の各リール2L、2C、2Rの手前側（遊技者側）の位置には、液晶表示器51（図3参照）の表示領域51aが配置されている。液晶表示器51は、液晶素子に対して電圧が印加されていない状態で、透過性を有するノーマリーホワイトタイプの液晶パネルを有しており、表示領域51aの透視窓3に対応する透過領域51b及び透視窓3を介して遊技者側から各リール2L、2C、2Rが視認できるようになっている。また、液晶表示器には、液晶パネルの表面にノングレア加工を施したノングレアタイプの液晶表示器と、グレア加工（光沢加工）を施したグレアタイプの液晶表示器と、があるが、本実施例では、表示領域51aの表面にグレア加工が施されたグレアタイプの液晶表示器を用いている。また、表示領域51aの透過領域51bを除く領域の裏面には、背後から表示領域51aを照射するバックライト（図示略）が設けられているとともに、更にその裏面には、内部を隠蔽する隠蔽部材（図示略）が設けられている。

【0021】

また、前面扉には、メダルを投入可能なメダル投入部4、メダルが払い出されるメダル払出口9、クレジット（遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数）を用いてメダル1枚分の賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、クレジットを用いて、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数（本実施例では後述の初期遊技状態、RT（1）（リプレイタイム（1））及びRT（2）（リプレイタイム（2））においては3、後述のレギュラーボーナスにおいては1）を設定する際に操作されるMAXBETスイッチ6、クレジットとして記憶されているメダル及び賭数の設定に用いたメダルを精算する（クレジット及び賭数の設定に用いた分のメダルを返却させる）際に操作される精算スイッチ10、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ7、リール2L、2C、2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8R、既に行われた遊技の結果に関する遊技履歴データの閲覧や初期化、演出モードを選択する際に操作される選択スイッチ56及び決定スイッチ57、が遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。

【0022】

また、前面扉には、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレジット表示器11、後述するビッグボーナス中のメダルの獲得枚数やエラー発生時にその内容を示すエラーコード等が表示される遊技補助表示器12、入賞の発生により払い出されたメダル枚数が表示されるペイアウト表示器13が設けられている。

【0023】

また、前面扉には、賭数が1設定されている旨を点灯により報知する1BETLED14、賭数が2設定されている旨を点灯により報知する2BETLED15、賭数が3設定されている旨を点灯により報知する3BETLED16、メダルの投入が可能な状態を点灯により報知する投入要求LED17、スタートスイッチ7の操作によるゲームのスタート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効LED18、ウェイト（前回のゲーム開始から一定期間経過していないためにリールの回転開始を待機している状態）中である旨を点灯により報知するウェイト中LED19、後述するリプレイゲーム中である旨を点灯により報知するリプレイ中LED20が設けられている。

【0024】

MAXBETスイッチ6の内部には、1枚BETスイッチ5及びMAXBETスイッチ

6の操作による賭数の設定操作が有効である旨を点灯により報知するBETスイッチ有効LED21（図3参照）が設けられており、ストップスイッチ8L、8C、8Rの内部には、該当するストップスイッチ8L、8C、8Rによるリールの停止操作が有効である旨を点灯により報知する左、中、右停止有効LED22L、22C、22R（図3参照）がそれぞれ設けられている。

【0025】

前面扉の内側には、所定のキー操作により後述するエラー状態及び後述する打止状態を解除するためのリセット操作を検出するリセットスイッチ23、後述する設定値の変更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器24、メダル投入部4から投入されたメダルの流路を、筐体内部に設けられた後述のホッパータンク（図示略）側またはメダル払出口9側のいずれか一方に選択的に切り替えるための流路切替ソレノイド30、メダル投入部4から投入され、ホッパータンク側に流下したメダルを検出する投入メダルセンサ31が設けられている。

10

【0026】

筐体内部には、前述したリール2L、2C、2R、リールモータ32L、32C、32R、各リール2L、2C、2Rのリール基準位置をそれぞれ検出可能なリールセンサ33からなるリールユニット（図示略）、メダル投入部4から投入されたメダルを貯留するホッパータンク（図示略）、ホッパータンクに貯留されたメダルをメダル払出口9より払い出すためのホッパーモータ34、ホッパーモータ34の駆動により払い出されたメダルを検出する払出センサ35、電源ボックス（図示略）が設けられている。

20

【0027】

電源ボックスの前面には、後述のビッグボーナス終了時に打止状態（リセット操作がなされるまでゲームの進行が規制される状態）に制御する打止機能の有効／無効を選択するための打止スイッチ36、後述のビッグボーナス終了時に自動精算処理（クレジットとして記憶されているメダルを遊技者の操作によらず精算（返却）する処理）に制御する自動精算機能の有効／無効を選択するための自動精算スイッチ29、起動時に設定変更モードに切り替えるための設定キースイッチ37、通常時においてはRAM異常エラーを除くエラー状態や打止状態を解除するためのリセットスイッチとして機能し、設定変更モードにおいては後述する内部抽選の当選確率（出玉率）の設定値を変更するための設定スイッチとして機能するリセット／設定スイッチ38、電源をON／OFFする際に操作される電源スイッチ39が設けられている。

30

【0028】

本実施例のスロットマシン1においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル投入部4から投入するか、あるいはクレジットを使用して賭数を設定する。クレジットを使用するには1枚BETスイッチ5、またはMAXBETスイッチ6を操作すれば良い。遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ラインL1～L4（図1参照）が有効となり、スタートスイッチ7の操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開始可能な状態となる。尚、本実施例では、規定数の賭数として後述する初期遊技状態、RT（1）及びRT（2）においては3枚が定められており、後述するレギュラーボーナス中においては、1枚が定められている。尚、遊技状態に対応する規定数を超えてメダルが投入された場合には、その分はクレジットに加算される。

40

【0029】

入賞ラインとは、各リール2L、2C、2Rの透視窓3に表示された図柄の組合せが入賞図柄の組合せであるかを判定するために設定されるラインある。本実施例では、図1に示すように、各リール2L、2C、2Rの上段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインL1、各リール2L、2C、2Rの下段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインL2、リール2Lの下段、リール2Cの中段、リール2Rの上段、すなわち右上がりに並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインL3、リール2Lの上段、リール2Cの中段、リール2Rの下段、すなわち右下がりに並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインL4の4種類が入賞ラインとして定められている。

50

【0030】

尚、本実施例では、入賞ラインとして上述したL1～L4を適用しているが、各リール2L、2C、2Rの中段に並んだ図柄に跨って設定される入賞ラインを加えて適用しても良い。

【0031】

ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。

【0032】

そして全てのリール2L、2C、2Rが停止されることで1ゲームが終了し、有効化されたいずれかの入賞ラインL1～L4上に予め定められた図柄の組み合わせ（以下、役とも呼ぶ）が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、その入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、クレジットに加算される。また、クレジットが上限数（本実施例では50）に達した場合には、メダルが直接メダル払出口9（図1参照）から払い出されるようになっている。尚、有効化された複数の入賞ライン上にメダルの払出を伴う図柄の組み合わせが揃った場合には、有効化された入賞ラインに揃った図柄の組み合わせそれぞれに対して定められた払出枚数を合計し、合計した枚数のメダルが遊技者に対して付与されることとなる。ただし、1ゲームで付与されるメダルの払出枚数には、上限（本実施例では、後述の初期遊技状態、RT（1）及びRT（2）においては10枚、後述のレギュラーボーナスにおいては15枚）が定められており、合計した払出枚数が上限を超える場合には、上限枚数のメダルが付与されることとなる。また、有効化されたいずれかの入賞ラインL1～L4上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組み合わせが各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には図柄の組み合わせに応じた遊技状態に移行するようになっている。

【0033】

図3は、スロットマシン1の構成を示すブロック図である。スロットマシン1には、図3に示すように、遊技制御基板40、演出制御基板90、電源基板100が設けられており、遊技制御基板40によって遊技状態が制御され、演出制御基板90によって遊技状態に応じた演出が制御され、電源基板100によってスロットマシン1を構成する電気部品の駆動電源が生成され、各部に供給される。

【0034】

電源基板100には、外部からAC100Vの電源が供給されるとともに、このAC100Vの電源からスロットマシン1を構成する電気部品の駆動に必要な直流電圧が生成され、遊技制御基板40及び遊技制御基板40を介して接続された演出制御基板90に供給されるようになっている。

【0035】

特に、本実施例のスロットマシンにおいては、電源基板100で生成された電圧を各部に供給する電源ラインのうち、少なくとも後述するサブ制御部91（CPU91a）及び後述する表示制御回路92に電圧を供給する電源ラインと、液晶表示器51に搭載された後述する液晶駆動回路1215に電圧を供給する電源ラインと、後述するLED駆動回路93に電圧を供給する電源ラインと、後述するリールLED55に電圧を供給する電源ラインと、がそれぞれ電氣的に独立して配線されている。

【0036】

尚、電氣的に独立して配線するとは、同一ケーブルもしくは同一基板上に配線されている場合でも、これらの配線ラインが電氣的に非接触状態で設けられていることである。

【0037】

また、電源基板100には、前述したホッパーモータ34、払出センサ35、打止スイッチ36、自動精算スイッチ29、設定キースwitch37、リセット／設定スイッチ38、電源スイッチ39が接続されている。

【0038】

遊技制御基板40には、前述した1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、精算スイッチ10、リセットスイッチ23、投入メダルセンサ31、リールセンサ33が接続されているとともに、電源基板100を介して前述した払出センサ35、打止スイッチ36、自動精算スイッチ29、設定キースwitch37、リセット／設定スイッチ38が接続されており、これら接続されたスイッチ類の検出信号が入力されるようになっている。

【0039】

また、遊技制御基板40には、前述したクレジット表示器11、遊技補助表示器12、ペイアウト表示器13、1～3BETLED14～16、投入要求LED17、スタート有効LED18、ウェイト中LED19、リプレイ中LED10、BETスイッチ有効LED21、左、中、右停止有効LED22L、22C、22R、設定値表示器24、流路切替ソレノイド30、リールモータ32L、32C、32Rが接続されているとともに、電源基板100を介して前述したホッパーモータ34が接続されており、これら電気部品は、遊技制御基板40に搭載された後述のメイン制御部41の制御に基づいて駆動されるようになっている。

10

【0040】

遊技制御基板40には、CPU41a、ROM41b、RAM41c、I/Oポート41dを備えたマイクロコンピュータからなり、遊技の制御を行うメイン制御部41、所定範囲（本実施例では0～16383）の乱数を発生させる乱数発生回路42、乱数発生回路から乱数を取得するサンプリング回路43、遊技制御基板40に直接または電源基板100を介して接続されたスイッチ類から入力された検出信号を検出するスイッチ検出回路44、リールモータ32L、32C、32Rの駆動制御を行うモータ駆動回路45、流路切替ソレノイド30の駆動制御を行うソレノイド駆動回路46、遊技制御基板40に接続された各種表示器やLEDの駆動制御を行うLED駆動回路47、スロットマシン1に供給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をメイン制御部41に対して出力する電断検出回路48、電源投入時またはCPU41aからの初期化命令が入力されないときにCPU41aにリセット信号を与えるリセット回路49、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態及び遊技制御基板40と演出制御基板90との間の電氣的な接続状態を監視する断線監視IC50、その他各種デバイス、回路が搭載されている。

20

30

【0041】

CPU41aには、処理を実行するのに必要なデータの読み出し及び書き込みが行われる複数のレジスタ（記憶領域）が設けられている。詳しくは、主に演算用データが格納されるA、Fレジスタ（フラグレジスタ）、汎用データが格納されるB、C、D、E、H、Lレジスタ、実行中のプログラムの位置を示すデータが格納されるPCレジスタ、スタックポインタ（後述するスタック領域の現在の位置を示すアドレス）が格納されるSPレジスタ、後述するリフレッシュ動作を行うRAM41cのメモリブロックを示すデータが格納されるRレジスタ、RAM41cの格納領域を参照する際の基準となる位置を示すデータが格納されるIX、IYレジスタ、割込発生時に参照する割込テーブルの位置を示すデータが格納されるIレジスタが設けられている。

40

【0042】

CPU41aは、計時機能、タイマ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を備え、ROM41bに記憶されたプログラム（後述）を実行して、遊技の進行に関する処理を行うとともに、遊技制御基板40に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。ROM41bは、CPU41aが実行するプログラムや各種テーブル等の固定的なデータを記憶する。RAM41cは、CPU41aがプログラムを実行する際のワーク領域等として使用される。I/Oポート41dは、メイン制御部41が備える信号入出力端子を介して接続された各回路との間で制御信号を入出力する。

【0043】

50

メイン制御部41は、信号入力端子DATAを備えており、遊技制御基板40に接続された各種スイッチ類の検出状態がこれら信号入力端子DATAを介して入力ポートに入力される。これら信号入力端子DATAの入力状態は、CPU41aにより監視されており、CPU41aは、信号入力端子DATAの入力状態、すなわち各種スイッチ類の検出状態に応じて段階的に移行する基本処理を実行する。

【0044】

また、CPU41aは、前述のように割込機能を備えており、割込の発生により基本処理に割り込んで割込処理を実行できるようになっている。本実施例では、割込1～4の4種類の割込を実行可能であり、各割込毎にカウンタモード（信号入力端子DATAとは別個に設けられたトリガー端子CLK/TRGからの信号入力に応じて外部割込を発生させる割込モード）とタイマモード（CPU41aのクロック入力数に応じて内部割込を発生させる割込モード）のいずれかを選択して設定できるようになっている。

10

【0045】

本実施例では、割込1～4のうち、割込2がカウンタモードに設定され、割込3がタイマモードに設定され、割込1、4は未使用とされている。トリガー端子CLK/TRGは、前述した電断検出回路48と接続されており、CPU41aは電断検出回路48から出力された電圧低下信号の入力に応じて割込2を発生させて後述する電断割込処理（メイン）を実行する。また、CPU41aは、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定時間間隔（本実施例では、約0.56ms）毎に割込3を発生させて後述するタイマ割込処理（メイン）を実行する。また、割込1、4は、未使用に設定されているが、ノイズ等によって割込1、4が発生することがあり得る。このため、CPU41aは、割込1、4が発生した場合に、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。

20

【0046】

また、CPU41aは、割込1～4のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の実行中に他の割込を禁止するように設定されているとともに、複数の割込が同時に発生した場合には、割込2、3、1、4の順番で優先して実行する割込が設定されている。すなわち割込2とその他の割込が同時に発生した場合には、割込2を優先して実行し、割込3と割込1または4が同時に発生した場合には、割込3を優先して実行するようになっている。

【0047】

また、CPU41aは、割込1～4のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の開始時に、レジスタに格納されている使用中のデータをRAM41cに設けられた後述のスタック領域に一時的に退避させるとともに、当該割込処理の終了時にスタック領域に退避させたデータをレジスタに復帰させるようになっている。

30

【0048】

RAM41cには、DRAM（Dynamic RAM）が使用されており、記憶しているデータ内容を維持するためのリフレッシュ動作が必要となる。CPU41aには、このリフレッシュ動作を行うための前述したR（リフレッシュ）レジスタが設けられている。Rレジスタは、8ビットからなり、そのうちの下位7ビットが、CPU41aがROM41bから命令をフェッチする度に自動的にインクリメントされるもので、その値の更新は、1命令の実行時間毎に行われる。

40

【0049】

メイン制御部41には、停電時においてもバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、CPU41aによりリフレッシュ動作が行われてRAM41cに記憶されているデータが保持されるようになっている。

【0050】

CPU41aは、起動時において、打止スイッチ36、自動精算スイッチ29の状態を取得し、CPU41aの特定のレジスタに打止機能の有効／無効、自動精算機能の有効／無効を設定するようになっている。打止スイッチ36及び自動精算スイッチ29の状態は起動時においてのみ取得し、取得した状態に基づいて打止及び自動精算機能の有効／無効

50

が設定されるため、その後に打止スイッチ 36 や自動精算スイッチ 29 が操作されても、新たに打止及び自動精算機能の有効／無効が設定されることはない。

【0051】

乱数発生回路 42 は、後述するように所定数のパルスを発生する度にカウントアップして値を更新するカウンタによって構成され、サンプリング回路 43 は、乱数発生回路 42 がカウントしている数値を取得する。乱数発生回路 42 は、乱数の種類毎にカウントする数値の範囲が定められており、本実施例では、その範囲として 0～16383 が定められている。CPU 41a は、その処理に応じてサンプリング回路 43 に指示を送ることで、乱数発生回路 42 が示している数値を乱数として取得する（以下、この機能をハードウェア乱数機能という）。後述する内部抽選用の乱数は、ハードウェア乱数機能により抽出した乱数をそのまま使用するのではなく、ソフトウェアにより加工して使用するが、その詳細については詳しく説明する。また、CPU 41a は、前述のタイマ割込処理（メイン）により、特定のレジスタの数値を更新し、こうして更新された数値を乱数として取得する機能も有する（以下、この機能をソフトウェア乱数機能という）。

10

【0052】

断線監視 IC 50 は、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 との間の電氣的な接続状態を監視し、これらの接続状態の一方でも解除された場合には、これらの接続状態が解除された旨を示す断線フラグを断線監視 IC 50 の内部に設けられた EEPROM（図示略）等の記憶部に記憶するようになっている。断線監視 IC 50 は、CPU 41a からの断線フラグの確認要求に応じて断線フラグが記憶されているか否かを返信し、この時点で断線フラグが記憶部に記憶されていればクリアする。

20

【0053】

また、断線監視 IC 50 にも停電時においてバックアップ電源が供給されるようになっており、例えば 2～3 日間停電状態が継続しない限り、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 との間の電氣的な接続状態の監視を継続できるようになっている。

【0054】

CPU 41a は、I/Oポート 41d を介して演出制御基板 90 に、各種のコマンドを送信する。遊技制御基板 40 から演出制御基板 90 へ送信されるコマンドは一方向のみで送られ、演出制御基板 90 から遊技制御基板 40 へ向けてコマンドが送られることはない。遊技制御基板 40 から演出制御基板 90 へ送信されるコマンドの伝送ラインは、ストローブ（INT）信号ライン、データ伝送ライン、グラウンドラインから構成されているとともに、演出中継基板 80 を介して接続されており、遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 とが直接接続されない構成とされている。

30

【0055】

演出制御基板 90 には、前述した選択スイッチ 56、決定スイッチ 57 が接続されており、これら接続されたスイッチ類の検出信号が入力されるようになっている。

【0056】

また、演出制御基板 90 には、スロットマシン 1 の前面扉に配置された液晶表示器 51（図 1 参照）、演出効果 LED 52、スピーカ 53、54、リール LED 55 等の電気部品が接続されており、これら電気部品は、演出制御基板 90 に搭載された後述のサブ制御部 91 による制御に基づいて駆動されるようになっている。

40

【0057】

演出制御基板 90 には、メイン制御部 41 と同様に CPU 91a、ROM 91b、RAM 91c、I/Oポート 91d を備えたマイクロコンピュータにて構成され、演出の制御を行うサブ制御部 91、演出制御基板 90 に接続された液晶表示器 51 の表示制御を行う表示制御回路 92、演出効果 LED 52、リール LED 55 の駆動制御を行う LED 駆動回路 93、スピーカ 53、54 からの音声出力制御を行う音声出力回路 94、電源投入時または CPU 91a からの初期化命令が一定時間入力されないときに CPU 91a にリセ

50

ット信号を与えるリセット回路 95、演出制御基板 90 に接続されたスイッチ類から入力された検出信号を検出するスイッチ検出回路 96、日付情報及び時刻情報（西暦／月／日／時／分／秒）を含む日時情報を出力する時計装置 97、スロットマシン 1 に供給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をサブ制御部 91 に対して出力する電断検出回路 98、その他の回路等、が搭載されており、CPU 91a は、遊技制御基板 40 から送信されるコマンド、演出制御基板 90 に接続されたスイッチ類の検出を受けて、演出を行うための各種の制御を行うとともに、演出制御基板 90 に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。

【0058】

CPU 91a は、メイン制御部 41 の CPU 41a と同様に、割込機能（割込禁止機能を含む）を備える。サブ制御部 91 の割込端子（図示略）は、コマンド伝送ラインのうち、メイン制御部 41 がコマンドを送信する際に出力するストローブ（INT）信号線に接続されており、CPU 91a は、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生させて、メイン制御部 41 からのコマンドを取得し、バッファに格納するコマンド受信割込処理を実行する。また、CPU 91a は、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定間隔毎に割込を発生させて後述するタイマ割込処理（サブ）を実行する。

【0059】

また、CPU 91a の割込端子（図示略）は、表示制御回路 92 の後述するグラフィックコントローラ 1200 に接続されており、CPU 91a は、グラフィックコントローラ 1200 から定期的（本実施例では、33.3ms 毎）に出力される V ブランク割込信号の入力に基づいて割込を発生させて V ブランク割込処理を実行する。

【0060】

CPU 91a は、グラフィックコントローラ 1200 から後述する転送処理、読込処理、描画処理などの終了時にそれぞれ出力される、転送終了割込信号、読込終了割込信号、描画終了割込信号の入力に基づいて割込を発生させて転送終了割込処理、読込終了割込処理、描画終了割込処理をそれぞれ実行する。尚、転送終了割込信号は、CPU 91a の割込端子に加えて通常の信号入力端子にも接続されており、割込端子以外にも入力ポートを介して転送終了割込信号を CPU 91a が検出できるようになっている。

【0061】

また、CPU 91a の割込端子（図示略）は、前述した電断検出回路 98 と接続されており、CPU 91a は電断検出回路 98 から出力された電圧低下信号の入力に応じて割込を発生させて後述する電断割込処理（サブ）を実行する。また、CPU 91a においても未使用の割込が発生した場合には、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。

【0062】

また、CPU 91a は、CPU 41a とは異なり、ストローブ信号（INT）の入力に基づいて割込が発生した場合には、電断割込処理（サブ）を除く他の割込に基づく割込処理の実行中であっても、当該処理に割り込んでコマンド受信割込処理を実行し、電断割込処理（サブ）を除く他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を最優先で実行するようになっている。尚、電断割込処理（サブ）を除く割込処理の実行中は、ストローブ信号（INT）の入力に基づく割込以外の割込が禁止されるようになっている。これに対して電断割込処理（サブ）においては、コマンド受信割込処理を含む他の割込処理が一切禁止されており、更に他の割込が同時に発生しても電断割込処理（サブ）を最優先で実行するようになっている。

【0063】

サブ制御部 91 にも、停電時においてバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、CPU 91a によりリフレッシュ動作が行われて RAM 91c に記憶されているデータが保持されるようになっている。

【0064】

また、時計装置 97 にも停電時においてバックアップ電源が供給されるようになってお

10

20

30

40

50

り、例えば2～3日間停電状態が継続しない限り、日時情報がリセットされないようになっている。

【0065】

次に、遊技制御基板40と該遊技制御基板40に接続される各種遊技用電子部品との配線接続状態の詳細について、図4に基づいて説明する。尚、図4は、遊技制御基板40と該遊技制御基板40に接続される遊技用電子部品との配線接続状態を示す概略図である。

【0066】

遊技制御基板40には、前述したように、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、精算スイッチ10、リセットスイッチ23、投入メダルセンサ31、リールセンサ33L、33C、33R、払出センサ35、打止スイッチ36、自動精算スイッチ29、設定キースwitch37、リセット／設定スイッチ38、演出制御基板90が接続されている。

【0067】

図4には、遊技制御基板40と接続される各種スイッチ、センサ等の電子部品のうち、賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、ゲームを開始させる際に操作されるスタートスイッチ7、リール2L、2C、2Rの回転を停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8R、賭数を設定するために投入されたメダルを検出する投入メダルセンサ31、リール2L、2C、2Rの回転を検出するためのリールセンサ33L、33C、33R、入賞の発生に伴い払い出されるメダルを検出する払出センサ35及び演出制御基板90が示されており、他のスイッチ、センサ等の図示は省略されている。

【0068】

演出制御基板90を除く上記遊技用電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35は、ゲームの進行に関わる信号を遊技制御基板40に入出力する電子部品である。ゲームの進行に関わる信号とは、例えば、ゲームを開始可能な状態とするための賭数の設定操作、ゲームを開始させるための操作、リール2L、2C、2Rの表示結果を導出させるための操作等、ゲームの進行操作に応じて遊技制御基板40に出力される信号や、投入メダルの検出、リールの基準位置の検出、払出メダルの検出等、ゲームの進行に応じて遊技用電子部品から出力されて遊技制御基板40に入力される信号と、スタート操作の検出に応じてリール2L、2C、2Rを駆動させるための駆動信号や、入賞の発生に伴いメダルを払い出すホッパーを駆動するための駆動信号等、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40から出力されて遊技用電子部品に入力される信号と、を含む。

【0069】

そして、これら遊技用電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35は、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40に信号を出力する第1の電子部品と、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40からの信号が入力される第2の電子部品と、からなる。

【0070】

具体的には、賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6及び賭数を設定するために投入されたメダルを検出する投入メダルセンサ31は、該操作またはメダルの検出に基づいて遊技制御基板40にBET信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該BET信号の受信に基づいて賭数の設定処理を行うため、これら電子部品がないと賭数を設定することができない。すなわち、賭数を設定しないとゲームが開始可能な状態とならないため、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6及び投入メダルセンサ31はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0071】

ゲームを開始させるための操作を検出するスタートスイッチ7は、該操作の検出に基づいて遊技制御基板40にスタート信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該スタート信号の受信に基づいてゲームを開始する処理（リール回転処理等）を行

うため、この電子部品がないとゲームを開始することができない。すなわち、スタートスイッチ7はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0072】

リール2L、2C、2Rの表示結果を導出させるための操作を検出するストップスイッチ8L、8C、8Rは、該操作の検出に基づいて遊技制御基板40にストップ信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該ストップ信号の受信に基づいて該当するリール2L、2C、2Rの回転を停止して表示結果を導出する処理を行うため、この電子部品がないとリール2L、2C、2Rの表示結果を導出することができない。すなわち、ストップスイッチ8L、8C、8Rはゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0073】

リール2L、2C、2Rの回転を検出するリールセンサ33L、33C、33Rは、リールの基準位置の検出信号を遊技制御基板40に出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該リールの基準位置の検出信号の受信に基づいて該当するリール2L、2C、2Rの図柄の位置を把握して回転を停止する処理等を行うため、この電子部品がないと各リール2L、2C、2Rの表示結果の導出や入賞の判定等を行うことができない。すなわち、リールセンサ33L、33C、33Rはゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0074】

入賞の発生に伴い払い出されるメダルを検出する払出センサ35は、該メダルの検出に基づいて遊技制御基板40にメダル払出信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該払出メダル検出信号の受信に基づいて、発生した入賞に応じた枚数のメダルを払い出す払出処理を行うため、この電子部品がないと発生した入賞に応じた枚数のメダルを払い出すことができない。すなわち、払出センサ35はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0075】

また、リール2L、2C、2Rを回転させるリールモータ32L、32C、32Rは、遊技制御基板40から出力される駆動信号が入力される第2の電子部品である。このリールモータ32L、32C、32Rは、遊技制御基板40から出力される駆動信号の入力に基づいてリール2L、2C、2Rを回転させて図柄の変動表示を開始するものであるが、該信号入力に基づいて実際にリール2L、2C、2Rを回転しなかったとしても、メイン制御部41は、リールの駆動信号を出力した後に上記リールセンサ33L、33C、33Rからの信号が入力されることで、リールが回転したとしてゲームを進行する制御を行うことができる。しかし、このリールセンサ33L、33C、33Rから信号が遊技制御基板40に入力されるタイミングは、リールの駆動信号の出力後でないとエラーとなるため、前述した打ち込み器具によりゲームを進行させる場合において、リールの回転の検出に基づく信号の出力タイミングを計るためにはリールの駆動信号が必要となる。すなわち、リールモータ32L、32C、32Rは、ゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0076】

また、メダルの払い出しを行うホッパータンクを駆動するホッパーモータ34は、入賞の発生に応じて遊技制御基板40から出力される駆動信号が入力される第2の電子部品である。このホッパーモータ34は、遊技制御基板40から出力される駆動信号の入力に基づいてホッパータンクを駆動させてメダルを払い出すものであるが、該信号入力に基づいて実際にホッパータンクを駆動しなかったとしても、メイン制御部41は、ホッパータンクの駆動信号を出力した後に上記払出センサ35からの信号が入力されることで、メダルが払い出されているとしてゲームを進行する制御を行うことができる。しかし、この払出センサ35から信号が遊技制御基板40に入力されるタイミングは、ホッパータンクの駆動信号の出力後でないとエラーとなるため、前述した打ち込み器具によりゲームを進行させる場合において、払出メダルの検出に基づく信号の出力タイミングを計るためには該ホッパータンクの駆動信号が必要となる。すなわち、ホッパーモータ34は、ゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

10

20

30

40

50

【0077】

また、これら遊技用電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35は、基本的には複数の機種に共通して継続使用される電子部品であり、故障等が発生しない限り本体から取り外して交換する機会は少ないので、スロットマシンの本体所定箇所に固設されている。これに対して遊技制御基板40や演出制御基板90等は、機種変更の際には交換が必要となるため、その際には本体から取り外される。つまり、遊技制御基板40を取り外す際には遊技用電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35との接続を解除する必要があるため、遊技用電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35と遊技制御基板40とは中継基板を経由して接続されているとともに、これら基板同士及び基板と遊技用電子部品とはケーブルを介して接続されている。またケーブルと基板とは、ケーブルの端部に設けられたケーブル側コネクタと基板の配線パターンと電氣的に接続された基板側コネクタとの接続により電氣的に接続されている。

10

【0078】

具体的に説明すると、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、投入メダルセンサ31は、操作部中継基板110を経由して遊技制御基板40と配線接続され、リールモータ32L、32C、32R及びリールセンサ33L、33C、33Rは、リール中継基板120を経由して遊技制御基板40と配線接続され、ホッパーモータ34及び払出センサ35は、電源基板100を経由して遊技制御基板40と配線接続され、演出制御基板90は、演出中継基板80を経由して遊技制御基板40と配線接続されている。

20

【0079】

操作部中継基板110、リール中継基板120、電源基板100、演出制御基板90には、遊技制御基板40と各電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35とを接続するための配線パターン（図示略）が設けられており、各電子部品5、6、7、8、31、32L、32C、32R、33L、33C、33R、34、35から遊技制御基板40に対して出力される検出信号または遊技制御基板40から供給（入力）される電力や信号等の中継可能とされている。

【0080】

また、このように各種電子部品と遊技制御基板40とを、スロットマシン1の本体所定箇所に取り付けた各中継基板110、120、100、80を経由して配線接続することで、遊技制御基板40からスロットマシン1の本体所定箇所に個々に配設される複数の電子部品との配線の取りまとめが容易になるとともに、コネクタ接続部が常に中継基板または遊技制御基板40に設けられることになり、これにより各電子部品それぞれのコネクタ接続部が固定されるため、配線接続作業時においてコネクタ接続部を探したり、接続する配線の種類を間違えること等が防止される。

30

【0081】

遊技制御基板40と操作部中継基板110とは、ケーブル600aを介して接続され、遊技制御基板40とリール中継基板120とは、ケーブル600bを介して接続され、遊技制御基板40と電源基板100とは、ケーブル600cを介して接続されており、また、演出制御基板90と演出中継基板80とは、ケーブル600dを介して接続されている。

40

【0082】

操作部中継基板110と1枚BETスイッチ5とはケーブル601aを介して接続され、操作部中継基板110とMAXBETスイッチ6とはケーブル601bを介して接続され、操作部中継基板110とスタートスイッチ7とはケーブル601cを介して接続され、操作部中継基板110とストップスイッチ8Lとはケーブル601dを介して接続され、操作部中継基板110とストップスイッチ8Cとはケーブル601eを介して接続され、操作部中継基板110とストップスイッチ8Rとはケーブル601fを介して接続され

50

、操作部中継基板 1 1 0 と投入メダルセンサ 3 1 とはケーブル 6 0 1 g を介して接続されている。

【0083】

また、リール中継基板 1 2 0 とリールモータ 3 2 L とはケーブル 6 0 1 h を介して接続され、リール中継基板 1 2 0 とリールモータ 3 2 C とはケーブル 6 0 1 j を介して接続され、リール中継基板 1 2 0 とリールモータ 3 2 R とはケーブル 6 0 1 l を介して接続されている。また、リール中継基板 1 2 0 とリールセンサ 3 3 L とはケーブル 6 0 1 i を介して接続され、リール中継基板 1 2 0 とリールセンサ 3 3 C とはケーブル 6 0 1 k を介して接続され、リール中継基板 1 2 0 とリールセンサ 3 3 L とはケーブル 6 0 1 m を介して接続されている。また、電源基板 1 0 0 とホッパーモータ 3 4 とはケーブル 6 0 1 n を介して接続され、電源基板 1 0 0 と払出センサ 3 5 とはケーブル 6 0 1 o を介して接続され、演出中継基板 8 0 と演出制御基板 9 0 とはケーブル 6 0 1 p を介して接続されている。

10

【0084】

これら各ケーブル 6 0 0 a ~ 6 0 0 c、6 0 1 a ~ 6 0 1 o は、各基板に対してコネクタ接続されており、基板との配線接続を解除可能となっている。具体的には、ケーブル 6 0 0 a の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a、6 1 1 a が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 a は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 a に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 a は、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 a に接続可能なコネクタである。ケーブル 6 0 0 b の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 b、6 1 1 b が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 b は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 b に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 b は、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 b に接続可能なコネクタである。ケーブル 6 0 0 c の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 c、6 1 1 c が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 c は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 c に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 c は、電源基板 1 0 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 c に接続可能なコネクタである。ケーブル 6 0 0 d の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 d、6 1 1 d が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 d は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 d に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 d は、演出中継基板 8 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 d に接続可能なコネクタである。

20

30

【0085】

また、一端が 1 枚 B E T スイッチ 5 に接続されたケーブル 6 0 1 a の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 a に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 a が設けられている。一端が M A X B E T スイッチ 6 に接続されたケーブル 6 0 1 b の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 b に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 b が設けられている。一端がスタートスイッチ 7 に接続されたケーブル 6 0 1 c の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 c に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 c が設けられている。一端がストップスイッチ 8 L に接続されたケーブル 6 0 1 d の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 d に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 d が設けられている。一端がストップスイッチ 8 C に接続されたケーブル 6 0 1 e の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 e に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 e が設けられている。一端がストップスイッチ 8 R に接続されたケーブル 6 0 1 f の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 f に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 f が設けられている。一端が投入メダルセンサ 3 1 に接続されたケーブル 6 0 1 g の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 g に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 g が設けられている。

40

【0086】

また、一端がリールモータ 3 2 L に接続されたケーブル 6 0 1 h の他端及び一端がリー

50

ルセンサ 3 3 L に接続されたケーブル 6 0 1 i の他端には、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 h に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 h が設けられている。一端がリールモータ 3 2 C に接続されたケーブル 6 0 1 j の他端及び一端がリールセンサ 3 3 C に接続されたケーブル 6 0 1 k の他端には、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 i に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 i が設けられている。一端がリールモータ 3 2 R に接続されたケーブル 6 0 1 l の他端及び一端がリールセンサ 3 3 R に接続されたケーブル 6 0 1 m の他端には、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 j に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 j が設けられている。

【0087】

また、一端がホッパーモータ 3 4 に接続されたケーブル 6 0 1 n の他端及び一端が払出センサ 3 5 に接続されたケーブル 6 0 1 o の他端には、電源基板 1 0 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 k に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 k が設けられている。

【0088】

また、ケーブル 6 0 1 p の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 2 p、6 1 3 p が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 2 p は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 p に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 3 p は、演出制御基板 9 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 3 p に接続可能なコネクタである。

【0089】

尚、本実施例では、各電子部品 5、6、7、8、3 1、3 2 L、3 2 C、3 2 R、3 3 L、3 3 C、3 3 R、3 4、3 5 からはコネクタを介することなく配線が延出されているが、コネクタを介して配線と接続されていても良い。

【0090】

上述のように、各基板と各ケーブルとは、基板側に設けられる基板側コネクタ 6 2 0 a ~ 6 2 0 d、6 2 1 a ~ 6 2 1 d、6 2 2 a ~ 6 2 2 k、6 2 2 p、6 2 3 p と、ケーブル側に設けられるケーブル側コネクタ 6 1 0 a ~ 6 1 0 d、6 1 1 a ~ 6 1 1 d、6 1 2 a ~ 6 1 2 k、6 1 2 p、6 1 3 p とからなる一対のコネクタ（雄コネクタと雌コネクタ）を介して配線接続されており、基板側コネクタからケーブル側コネクタを抜脱することにより配線接続を解除することができるようになっている。特に、遊技制御基板 4 0、操作部中継基板 1 1 0、リール中継基板 1 2 0、電源基板 1 0 0、演出制御基板 9 0 は、スロットマシン 1 の筐体または前面扉の所定箇所に取り付けられていることで、基板側コネクタからケーブル側コネクタを抜脱しやすいので、遊技制御基板 4 0 や演出制御基板 9 0 の交換が容易に行うことができる。

【0091】

まず第 1 の電子部品に関して具体的に説明すると、1 枚 B E T スイッチ 5、M A X B E T スイッチ 6 または投入メダルセンサ 3 1 と遊技制御基板 4 0 との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板 4 0 に B E T 信号が不正に出力されると、賭数の設定操作が行われていないのにメイン制御部 4 1 にを行うことなく賭数が設定される虞がある。スタートスイッチ 7 と遊技制御基板 4 0 との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板 4 0 にスタート信号が不正に出力されると、ゲームの開始操作を行うことなくゲームが開始される虞がある。ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R と遊技制御基板 4 0 との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板 4 0 にストップ信号が不正に出力されると、停止操作を行うことなくリールの回転が停止される虞がある。リールセンサ 3 3 L、3 3 C、3 3 R と遊技制御基板 4 0 との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板 4 0 にリール回転信号が不正に出力されると、リールを回転させることなく各リール 2 L、2 C、2 R の表示結果の導出や入賞の判定等が行われる虞がある。払出センサ 3 5 と遊技制御基板 4 0 との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタ

が接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板４０にメダル払出信号が不正に出力されると、メダルを払い出すことなくメダルの計数が行われる虞がある。

【００９２】

第２の電子部品に関して具体的に説明すると、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒと遊技制御基板４０との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタでの接続が解除されて遊技制御基板４０から出力される駆動信号を打ち込み器具等で取得できることになると、リールの駆動信号が遊技制御基板４０から出力されたタイミングを打ち込み器具側で特定できるので、本来リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒから遊技制御基板４０に入力されるリール回転検出信号を、打ち込み器具からリール回転後の適正なタイミングで出力されてしまう虞がある。また、ホッパーモータ３４と遊技制御基板４０との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタでの接続が解除されて遊技制御基板４０から出力される駆動信号を打ち込み器具等で取得できることになると、ホッパータンクの駆動信号が遊技制御基板４０から出力されたタイミングを打ち込み器具側で特定できるので、本来払出センサ３５から遊技制御基板４０に入力される払出メダル検出信号を、打ち込み器具からホッパータンクの駆動後の適正なタイミングで出力されてしまう虞がある。

10

【００９３】

このように、ゲームの進行に応じて第１の電子部品５、６、７、８、３１、３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒ、３５から出力され、本来であれば遊技制御基板４０に入力される信号が打ち込み器具から出力された場合、メイン制御部４１は該信号の受信に基づいてゲームを進行する制御を行うことができるとともに、ゲームの進行に応じて遊技制御基板４０から出力され、本来であれば第２の電子部品３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒ、３４に入力される信号が打ち込み器具に入力された場合、打ち込み器具側では、メイン制御部４１がリールモータやホッパーモータの駆動後に出力する信号の出力タイミング等を特定可能となり、これに基づいて新たな信号がメイン制御基板４０に入力された場合には、メイン制御部４１は該信号の受信に基づいてゲームを進行する制御を行うことができるので、ゲームを自動的に進行させるといった不正行為が実施される虞がある。よって、本実施例では、打ち込み器具の接続による不正行為を防止する種々の対策が施されている。尚、これらの対策については後に詳述する。

20

【００９４】

次に、遊技制御基板４０における断線監視ＩＣ５０の周辺の構成を説明する。

30

【００９５】

遊技制御基板４０には、電源基板１００の電圧生成回路により生成された＋５Ｖの直流電圧が供給される。電源基板１００から供給された＋５Ｖの直流電圧は、断線監視ＩＣ５０の駆動電源として電源端子（ＶＤＤ）に供給されるとともに、図５に示すように、遊技制御基板４０上で分岐して遊技制御基板４０と操作部中継基板１１０を配線接続するケーブル６００ａ、操作部中継基板１１０、操作部中継基板１１０と投入メダルセンサ３１を配線接続するケーブル６０１ｇを経由し、更に、投入メダルセンサ３１で折り返して、ケーブル６０１ｇ、操作部中継基板１１０、ケーブル６００ａを経由して遊技制御基板４０に戻り、更に、遊技制御基板４０と演出中継基板８０を配線接続するケーブル６００ｄ、演出中継基板８０、演出中継基板８０と演出制御基板９０を配線接続するケーブル６０１ｐ、を経由し、更に、演出制御基板９０で折り返して、ケーブル６０１ｐ、演出中継基板８０、ケーブル６００ｄを経由して再度遊技制御基板４０に戻り、断線監視ＩＣ５０の入力端子（ＩＮ）に接続信号として入力されるようになっている。

40

【００９６】

このため、本実施例では、遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａとケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１０ａとの接続、ケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１１ａと操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２１ａとの接続、操作部中継基板１１０の基板側コネクタ６２２ｇとケーブル６０１ｇのケーブル側コネクタ６１２ｇとの接続、遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ｄとケーブル６００ｄのケーブル側コネクタ

50

610dとの接続、ケーブル600dのケーブル側コネクタ611dと演出中継基板80の基板側コネクタ621dとの接続、演出中継基板80の基板側コネクタ622pとケーブル601pのケーブル側コネクタ612pとの接続、ケーブル601pのケーブル側コネクタ613pと演出制御基板90の基板側コネクタ623pとの接続、のいずれかの接続を解除することで、断線監視IC50の入力端子(IN)へ入力されている接続信号が遮断され、これにより断線監視IC50が遊技制御基板40と投入メダルセンサ31間及び遊技制御基板40と演出制御基板90間の断線を検出するようになっている。すなわち遊技制御基板40と投入メダルセンサ31の間のコネクタ同士の接続及び遊技制御基板40と演出制御基板90の間のコネクタ同士の接続が1カ所でも解除されると、断線監視IC50により断線が検出されるようになっている。

10

【0097】

また、図5に示すように、電源基板100から供給された+5Vの直流電圧は、遊技制御基板40上で分岐して電源基板100側でグラウンドレベルに接続されるとともに、その間には大容量のコンデンサC1が設けられている。D1は逆流防止用のダイオードである。これにより+5Vの直流電圧をコンデンサC1に蓄積可能とされ、スロットマシン1に対する電力供給が遮断されたときに、コンデンサC1に蓄積された電圧を、断線監視IC50を駆動するためのバックアップ電源として供給できるようになっており、通電時であるか停電時であるかに関わらず断線監視IC50が遊技制御基板40と投入メダルセンサ31間及び遊技制御基板40と演出制御基板90間の断線を検出できるようになっている。

20

【0098】

本実施例のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものであり、後述する内部抽選の当選確率は、設定値に応じて定まるものとなる。以下、設定値の変更操作について説明する。

【0099】

設定値を変更するためには、設定キースイッチ37をON状態としてからスロットマシン1の電源をONする必要がある。設定キースイッチ37をON状態として電源をONすると、設定値表示器24に設定値の初期値として1が表示され、リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更モードに移行する。設定変更モードにおいて、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された設定値が1ずつ更新されていく(設定6から更に操作されたときは、設定1に戻る)。そして、スタートスイッチ7が操作されると設定値が確定し、確定した設定値がメイン制御部41のRAM41cに格納される。そして、設定キースイッチ37がOFFされると、遊技の進行が可能な状態に移行する。

30

【0100】

本実施例のスロットマシン1において、CPU41aは、その起動時において断線監視IC50に断線フラグの確認要求を行い、これに伴う断線監視IC50からの返信に基づき断線フラグの記憶状態を取得し、断線フラグが記憶されている場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーコードをレジスタにセットして断線異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、断線異常エラー状態は、通常のエラー状態と異なり、リセットスイッチ23やリセット/設定スイッチ38を操作しても解除されることがない。更に、RAM41cの領域のうちCPU41aが使用中の領域を除く全ての領域が初期化され、元の状態には復帰不可能となり、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

40

【0101】

また、CPU41aは、定期的に実行されるタイマ割込処理においても断線監視IC50の断線フラグの記憶状態を取得し、断線フラグが記憶されている場合には、起動時と同様に断線異常と判定し、断線異常エラーコードをレジスタにセットして断線異常エラー状態に制御し、この場合にも元の状態には復帰不可能となり、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

50

【0102】

本実施例のスロットマシン1においては、メイン制御部41のCPU41aが電圧低下信号を検出した際に、電断割込処理（メイン）を実行する。電断割込処理（メイン）では、レジスタを後述するRAM41cのスタックに退避し、メイン制御部41のRAM41cにいずれかのビットが1となる破壊診断用データ（本実施例では、5AH）、すなわち0以外の特定のデータを格納するとともに、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し、RAM41cに格納する処理を行うようになっている。尚、RAMパリティとはRAM41cの該当する領域（本実施例では、全ての領域）の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。このため、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0であれば、RAMパリティ調整用データは0となり、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが1であれば、RAMパリティ調整用データは1となる。

10

【0103】

そして、CPU41aは、その起動時においてRAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、RAMパリティが0であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、RAM41cに記憶されているデータに基づいてCPU41aの処理状態を電断前の状態に復帰させるが、RAMパリティが0でない場合（1の場合）や破壊診断用データの値が正しくない場合には、RAM異常と判定し、RAM異常エラーコードをレジスタにセットしてRAM異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、RAM異常エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ23やリセット／設定スイッチ38を操作しても解除されないようになっており、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

20

【0104】

また、CPU41aは、後述する内部抽選処理において設定された賭数が遊技状態に応じた賭数であるか否かを判定するとともに、内部抽選に用いる設定値が適正な値であるか否かを判定する。

【0105】

そして、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではない場合、または内部抽選に用いる設定値が適正な値でない場合にも、RAM異常と判定し、RAM異常エラーコードをセットしてRAM異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、前述のようにRAM異常エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ23やリセット／設定スイッチ38を操作しても解除されないようになっており、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

30

【0106】

また、CPU41aは、起動時にRAM41cに記憶されているデータに基づいて処理状態を電断前の状態に復帰させる場合に、いずれかの特別役の当選フラグが設定されているか否か、すなわち電断前にいずれかの特別役が当選していたか否かを判定し、いずれかの特別役の当選フラグが設定されている場合には、特別役の当選を示す電源投入コマンドを送信し、サブ制御部91に対して特別役が当選している旨の報知を指示する。一方、いずれの特別役の当選フラグも設定されていない場合には、特別役の非当選を示す電源投入コマンドを送信する。サブ制御部91のCPU91aは、起動時にメイン制御部41から電源投入コマンドを受信したときに、特別役の当選を示す電源投入コマンドであれば液晶表示器51などによって特別役の当選を示す告知演出を実行し、その後その特別役が入賞するまで継続するのに対して、特別役の非当選を示す電源投入コマンドであれば、バックアップされている演出状態に復帰する。

40

【0107】

また、サブ制御部91のCPU91aは、電源投入コマンドか、後述するようにメイン制御部41の制御状態が初期化された旨を示す初期化コマンドを受信するまでは、バック

50

アップが正常であってもその演出状態に復帰することなく、他のコマンドを受信してもそれに応じて演出の制御は行わないようになっている。このため、起動時にメイン制御部41とサブ制御部91のコマンド送信ラインを非接続とし、その後メイン制御部41とサブ制御部91とを接続しても、CPU91aは、電源投入コマンドや初期化コマンドを受信していないため、演出の制御が行われることはなく、起動時にメイン制御部41とサブ制御部91のコマンド送信ラインを非接続としても、サブ制御部91側で電源投入コマンドの受信を回避し、特別役の当選を示す告知演出の実行を回避することは不可能である。

【0108】

すなわち、メイン制御部41の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、特別役の当選を示す電源投入コマンドを送信し、特別役の当選を示す電源投入コマンドをサブ制御部91が受信すると、特別役の当選を示す告知演出を実行するとともに、サブ制御部91側で電源投入コマンドの受信を回避し、特別役の当選を示す告知演出の実行を回避することは不可能であるため、このようにメイン制御部41の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、必ず特別役の当選が報知されることとなる。

【0109】

本実施例のスロットマシン1は、前述のように遊技状態に応じて設定可能な賭数の規定数が定められており、遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されたことを条件にゲームを開始させることが可能となる。本実施例では、後に説明するが、遊技状態として、レギュラーボーナス、初期遊技状態、RT(1)及びRT(2)があり、このうちレギュラーボーナスに対応する賭数の規定数として1が定められており、初期遊技状態、RT(1)及びRT(2)に対応する賭数の規定数として3が定められている。このため、遊技状態がレギュラーボーナスにあるときには、賭数として1が設定されるとゲームを開始させることが可能となり、遊技状態が初期遊技状態、RT(1)またはRT(2)にあるときには、賭数として3が設定されるとゲームを開始させることが可能となる。尚、本実施例では、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された時点で、全ての入賞ラインL1～L4が有効化されるようになっており、遊技状態に応じた規定数が1であれば、賭数として1が設定された時点で全ての入賞ラインL1～L4が有効化され、遊技状態に応じた規定数が3であれば、賭数として3が設定された時点で全ての入賞ラインL1～L4が有効化されることとなる。

【0110】

また、全てのリール2L、2C、2Rが停止した際に、有効化された入賞ライン（本実施例の場合、常に全ての入賞ラインが有効化されるため、以下では、有効化された入賞ラインを単に入賞ラインと呼ぶ）上に役と呼ばれる図柄の組み合わせが揃うと入賞となる。入賞となる役の種類は、遊技状態に応じて定められているが、大きく分けて、メダルの払い出しを伴う小役と、賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役と、遊技状態の移行を伴う特別役と、がある。以下では、小役と再遊技役をまとめて一般役とも呼ぶ。遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するためには、後述する内部抽選に当選して、当該役の当選フラグがRAM41cに設定されている必要がある。

【0111】

尚、これら各役の当選フラグのうち、小役及び再遊技役の当選フラグは、当該フラグが設定されたゲームにおいてのみ有効とされ、次のゲームでは無効となるが、特別役の当選フラグは、当該フラグにより許容された役の組み合わせが揃うまで有効とされ、許容された役の組み合わせが揃ったゲームにおいて無効となる。すなわち特別役の当選フラグが一度当選すると、例えば、当該フラグにより許容された役の組み合わせを揃えることができなかった場合にも、その当選フラグは無効とされずに、次のゲームへ持ち越されることとなる。

【0112】

図6は、当選役テーブルを示す図である。当選役テーブルは、メイン制御部41のROM41bに予め格納されており、内部抽選において抽選対象となる役及び役の組み合わせ

に対応して、抽選が行われる順番に割り当てられた役番号（０～１９）が登録されている。

【０１１３】

このスロットマシン１における役としては、特別役としてビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、レギュラーボーナスが、小役としてスイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベルが、再遊技役としてリプレイ（１）、リプレイ（２）、リプレイ（３）、リプレイ（４）が定められている。また、スロットマシン１における役の組み合わせとしては、ビッグボーナス（１）＋チェリー、ビッグボーナス（２）＋チェリー、ビッグボーナス（１）＋１枚（１）、ビッグボーナス（２）＋１枚（１）、ビッグボーナス（１）＋１枚（２）、ビッグボーナス（２）＋１枚（２）、ビッグボーナス（１）＋１枚（３）、ビッグボーナス（２）＋１枚（３）、リプレイ（１）＋リプレイ（２）、リプレイ（１）＋リプレイ（３）、リプレイ（１）＋リプレイ（４）が定められている。ただしリプレイ（２）～（４）は単独で抽選の対象となることはなく、必ずリプレイ（１）との組み合わせが抽選の対象となるため、役及び役の組み合わせの合計は２０となっている。

10

【０１１４】

本実施例では、図６に示すように、遊技状態が、初期遊技状態（初期遊技状態とは後述するボーナス中、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）以外の遊技状態であり、いずれかのボーナスの終了後、設定変更後、ＲＴ（１）の終了後、またはＲＴ（２）の終了後の遊技状態が該当する）、ＲＴ（１）またはＲＴ（２）であるか、レギュラーボーナスであるか、によって抽選の対象となる役及び役の組み合わせが異なる。更に遊技状態が初期遊技状態、ＲＴ（１）またはＲＴ（２）である場合には、いずれかの特別役の持ち越し中か否か（特別役の当選フラグにいずれかの特別役が当選した旨が既に設定されているか否か）によっても抽選の対象となる役及び役の組み合わせが異なる。また、初期遊技状態であるか、ＲＴ（１）であるか、ＲＴ（２）であるか、によって抽選の対象となる役及び役の組み合わせは同じであるが当選確率が異なる。本実施例では、遊技状態に応じた状態番号が割り当てられており、内部抽選を行う際に、現在の遊技状態に応じた状態番号を設定し、この状態番号に応じて抽選対象となる役を特定することが可能となる。具体的には、初期遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、状態番号として「０」が設定され、ＲＴ（１）においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、状態番号として「１」が設定され、ＲＴ（２）においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、状態番号として「２」が設定され、初期遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、状態番号として「３」が設定され、ＲＴ（１）においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、状態番号として「４」が設定され、ＲＴ（２）においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、状態番号として「５」が設定され、レギュラーボーナスである場合には、状態番号として「６」が設定されるようになっている。

20

30

【０１１５】

図６に示すように、遊技状態が初期遊技状態、ＲＴ（１）またはＲＴ（２）であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「０」、「１」、「２」のいずれかが設定されている場合には、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、レギュラーボーナス、ビッグボーナス（１）＋チェリー、ビッグボーナス（２）＋チェリー、ビッグボーナス（１）＋１枚（１）、ビッグボーナス（２）＋１枚（１）、ビッグボーナス（１）＋１枚（２）、ビッグボーナス（２）＋１枚（２）、ビッグボーナス（１）＋１枚（３）、ビッグボーナス（２）＋１枚（３）、リプレイ（１）、リプレイ（１）＋リプレイ（２）、リプレイ（１）＋リプレイ（３）、リプレイ（１）＋リプレイ（４）、スイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベル、すなわち全ての役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。また、遊技状態が初期遊技状態、ＲＴ（１）またはＲＴ（２）であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態、すなわち状態番号として「３」、「４」、「５」のいずれかが設定されている場合には、リプレイ（１）、リプレイ（１）＋リプレイ（２）、リプレイ（１）＋リプレイ（３）、リプレイ（１）＋リ

40

50

プレイ（４）、スイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベル、すなわち役番号１１以降の役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。また、遊技状態がレギュラーボーナス、すなわち状態番号として「６」が設定されている場合には、スイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベル、すなわち役番号１４以降の役及び役の組み合わせが内部抽選の対象となる。

【０１１６】

スイカは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「スイカースイカースイカ」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては５枚のメダルが払い出され、レギュラーボーナスにおいては１５枚のメダルが払い出される。チェリーは、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては２枚のメダルが払い出され、レギュラーボーナスにおいては１５枚のメダルが払い出される。尚、「チェリー」の図柄が左リールの上段または下段に停止した場合には、入賞ラインＬ１、Ｌ３または入賞ラインＬ２、Ｌ４の２本の入賞ラインにチェリーの組み合わせが揃うこととなり、２本の入賞ライン上でチェリーに入賞したこととなるので、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては４枚のメダルが払い出されることとなるが、レギュラーボーナスでは、２本の入賞ライン上でチェリーに入賞しても、１ゲームにおいて払い出されるメダル枚数の上限が１５枚に設定されているため、１５枚のみメダルが払い出されることとなる。１枚（１）は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「赤７ーベルーany（anyはいずれの図柄でも可）」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては１枚のメダルが払い出され、レギュラーボーナスにおいては１５枚のメダルが払い出される。１枚（２）は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「白７ーベルーany」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては１枚のメダルが払い出され、レギュラーボーナスにおいては１５枚のメダルが払い出される。１枚（３）は、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「黒BARーベルーany」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては１枚のメダルが払い出され、レギュラーボーナスにおいては１５枚のメダルが払い出される。ベルは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ベルーベルーベル」の組み合わせが揃ったときに入賞となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）においては１０枚のメダルが払い出され、レギュラーボーナスにおいては１５枚のメダルが払い出される。

【０１１７】

リプレイ（１）は、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）において入賞ラインのいずれかに「リプレーリプレーリプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。リプレイ（２）は、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）において入賞ラインのいずれかに「赤７ーリプレーリプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。リプレイ（３）は、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）において入賞ラインのいずれかに「白７ーリプレーリプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。リプレイ（４）は、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）において入賞ラインのいずれかに「黒BARーリプレーリプレイ」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。リプレイ（１）～（４）が入賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭数（レギュラーボーナスではリプレイ入賞しないので必ず３）に対応した３枚のメダルが払い出されるのと実質的には同じこととなる。

【０１１８】

レギュラーボーナスは、初期遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）において入賞ラインのいずれかに「黒BARー黒BARー赤７」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。レギュラーボーナスが入賞すると、遊技状態が初期遊技状態、ＲＴ（１）またはＲＴ（２）からレギュラーボーナスに移行する。レギュラーボーナスは、１２ゲームを消化したとき

、または8ゲーム入賞（役の種類は、いずれでも可）したとき、のいずれか早いほうで終了する。遊技状態がレギュラーボーナスにある間は、レギュラーボーナス中フラグがRAM 41cに設定される。

【0119】

ビッグボーナスは、初期遊技状態、RT（1）及びRT（2）において入賞ラインのいずれかに「赤7ー赤7ー赤7」の組み合わせ、または「白7ー白7ー赤7」の組み合わせが揃ったときに入賞となる。また、これらの組み合わせのうち「赤7ー赤7ー赤7」の組み合わせが揃ったときに入賞となるビッグボーナスはビッグボーナス（1）であり、「白7ー白7ー赤7」の組み合わせが揃ったときに入賞となるビッグボーナスはビッグボーナス（2）である。ビッグボーナス（1）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（1）に移行する。ビッグボーナス（1）に移行すると、ビッグボーナス（1）への移行と同時にレギュラーボーナスに移行し、レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナス（1）が終了していなければ、再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナス（1）が終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御される。すなわちビッグボーナス（1）中は、常にレギュラーボーナスに制御されることとなる。そして、ビッグボーナス（1）は、当該ビッグボーナス（1）中において遊技者に払い出したメダル総数が465枚を超えたときに終了する。この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。遊技状態がビッグボーナス（1）にある間は、ビッグボーナス（1）中フラグがRAM 41cに設定される。

10

【0120】

ビッグボーナス（2）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（2）に移行する。ビッグボーナス（2）に移行すると、ビッグボーナス（2）への移行と同時にレギュラーボーナスに移行し、レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナス（2）が終了していなければ、再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナス（2）が終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御される。すなわちビッグボーナス（2）中は、ビッグボーナス（1）と同様に常にレギュラーボーナスに制御されることとなる。そして、ビッグボーナス（2）は、当該ビッグボーナス（2）中において遊技者に払い出したメダル総数が300枚を超えたときに終了する。この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。遊技状態がビッグボーナス（2）にある間は、ビッグボーナス（2）中フラグがRAM 41cに設定される。

20

30

【0121】

尚、「赤7ー赤7ー赤7」によるビッグボーナス及び「白7ー白7ー赤7」によるビッグボーナスを区別する必要がある場合には、それぞれビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）と呼ぶものとする。また、前述したレギュラーボーナス、ビッグボーナス（1）及びビッグボーナス（2）をまとめて、単に「ボーナス」と呼ぶ場合があるものとする。

【0122】

以下、本実施例の内部抽選について説明する。内部抽選は、上記した各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール2L、2C、2Rの表示結果が導出表示される以前に（実際には、スタートスイッチ7の検出時）決定するものである。内部抽選では、まず、後述するように内部抽選用の乱数（0～16383の整数）が取得される。そして、遊技状態に応じて定められた各役及び役の組み合わせについて、取得した内部抽選用の乱数と、遊技状態及び設定値に応じて定められた各役及び役の組み合わせの判定値数に応じて行われる。本実施例においては、各役及び役の組み合わせの判定値数から、一般役、特別役がそれぞれ単独で当選する判定値の範囲と、一般役及び特別役が重複して当選する判定値の範囲と、が特定されるようになっており、内部抽選における当選は、排他的なものではなく、1ゲームにおいて一般役と特別役とが同時に当選することがあり得る。ただし、種類の異なる特別役については、重複して当選する判定値の範囲が特定されることがなく、種類の異なる特別役については、排他的に抽選を行うものである。

40

【0123】

50

遊技状態に応じて定められた各役及び役の組み合わせの参照は、図 6 に示した当選役テーブルに登録された役番号の順番で行われる。

【0124】

遊技状態が初期遊技状態、RT(1)またはRT(2)であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「0」、「1」、「2」のいずれかが設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号0～20の役及び役の組み合わせ、すなわちビッグボーナス(1) [役番号0]、ビッグボーナス(2) [役番号1]、レギュラーボーナス [役番号2]、ビッグボーナス(1)+チェリー [役番号3]、ビッグボーナス(2)+チェリー [役番号4]、ビッグボーナス(1)+1枚(1) [役番号5]、ビッグボーナス(2)+1枚(1) [役番号6]、ビッグボーナス(1)+1枚(2) [役番号7]、ビッグボーナス(2)+1枚(2) [役番号8]、ビッグボーナス(1)+1枚(3) [役番号9]、ビッグボーナス(2)+1枚(3) [役番号10]、リプレイ(1) [役番号11]、リプレイ(1)+リプレイ(2) [役番号12]、リプレイ(1)+リプレイ(3) [役番号13]、リプレイ(1)+リプレイ(4) [役番号14]、スイカ [役番号15]、チェリー [役番号16]、1枚(1) [役番号17]、1枚(2) [役番号18]、1枚(3) [役番号19]、ベル [役番号20] が内部抽選の対象役として順に読み出される。

10

【0125】

遊技状態が初期遊技状態、RT(1)またはRT(2)であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態、すなわち状態番号として「3」、「4」、「5」のいずれかが設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号11～20の役及び役の組み合わせ、すなわちリプレイ(1) [役番号11]、リプレイ(1)+リプレイ(2) [役番号12]、リプレイ(1)+リプレイ(3) [役番号13]、リプレイ(1)+リプレイ(4) [役番号14]、スイカ [役番号15]、チェリー [役番号16]、1枚(1) [役番号17]、1枚(2) [役番号18]、1枚(3) [役番号19]、ベル [役番号20] が内部抽選の対象役として順に読み出される。

20

【0126】

遊技状態がレギュラーボーナス、すなわち状態番号として「6」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号15～20の役及び役の組み合わせ、すなわちスイカ [役番号15]、チェリー [役番号16]、1枚(1) [役番号17]、1枚(2) [役番号18]、1枚(3) [役番号19]、ベル [役番号20] が内部抽選の対象役として順に読み出される。

30

【0127】

内部抽選では、内部抽選の対象となる役または役の組み合わせ及び現在の遊技状態を示す状態番号について定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組み合わせに当選したものと判定される。

【0128】

そして、いずれかの役または役の組み合わせの当選が判定された場合には、当選が判定された役または役の組み合わせに対応する当選フラグをRAM41cに割り当てられた内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)に設定する。内部当選フラグ格納ワーク(iwin_flag)は、2バイトの格納領域にて構成されており、そのうちの上位バイトが、特別役の当選フラグが設定される特別役格納ワークとして割り当てられ、下位バイトが、一般役の当選フラグが設定される一般役格納ワークとして割り当てられている。詳しくは、役番号0～2のいずれかの役(特別役)が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、一般役格納ワークに設定されている当選フラグをクリアする。また、役番号3～10のいずれかの役(特別役+一般役)が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する。また、役番号11～20のいずれかの役(一般役)が当選した場合には、当該一般役が当

40

50

選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する。尚、いずれの役及び役の組み合わせにも当選しなかった場合には、一般役格納ワークのみクリアする。

【0129】

各役及び役の組み合わせの判定値数は、メイン制御部41のROM41bに予め格納された役別テーブル（図示略）に登録されている判定値数の格納アドレスに従って読み出されるものとなる。

【0130】

判定値数は、その値が256以上のものとなるものもあり、1バイト分では記憶できないので、判定値数毎に2バイト分の記憶領域を用いて登録されるものとなる。また、判定値数は、前述した遊技状態を特定可能な状態番号に対応して登録されている。同一の役または同一の役の組み合わせであっても、遊技状態に応じて当選確率が異なっている場合があるからである。また、それぞれの判定値数は、設定値に関わらずに共通になっているものと、設定値に応じて異なっているものがある。判定値数が設定値に関わらずに共通である場合には、共通フラグが設定される（値が「1」とされる）。

【0131】

役別テーブルには、各役に入賞したときに払い出されるメダルの払出枚数も登録されている。もっとも、入賞したときにメダルの払い出し対象となる役は、小役であるスイカ、チェリー、1枚（1）、1枚（2）、1枚（3）、ベルだけである。

【0132】

また、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、レギュラーボーナスの入賞は、遊技状態の移行を伴うものであり、メダルの払い出し対象とはならない。リプレイでは、メダルの払い出しを伴わないが、次のゲーム（必ず初期遊技状態、RT（1）またはRT（2））で賭数の設定に用いるメダルの投入が不要となるので実質的には3枚の払い出しと変わらない。

【0133】

役別テーブルに登録されたアドレスに基づいて取得される判定値数の記憶領域は、メイン制御部41のROM41bに割り当てられたアドレス領域に設けられている。

【0134】

図7～図9、図10（a）～（d）は、内部抽選用の乱数の値と各役及び役の組み合わせの判定値数と、当選との関係の一例を示す図である。図7では初期遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていないときの、図8ではRT（1）においていずれの特別役も持ち越されていないときの、図9ではRT（2）においていずれかの特別役が持ち越されていないときの、図10（a）では初期遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されているときの、図10（b）ではRT（1）においていずれかの特別役が持ち越されているときの、図10（c）ではRT（2）においていずれかの特別役が持ち越されているときの、図10（d）ではレギュラーボーナスにあるときの例をそれぞれ示している。図7～図9、図10（a）～（d）のいずれも、設定値が6の場合の例を示している。

【0135】

例えば、図7に示すように、初期遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、レギュラーボーナス、ビッグボーナス（1）+チェリー、ビッグボーナス（2）+チェリー、ビッグボーナス（1）+1枚（1）、ビッグボーナス（2）+1枚（1）、ビッグボーナス（1）+1枚（2）、ビッグボーナス（2）+1枚（2）、ビッグボーナス（1）+1枚（3）、ビッグボーナス（2）+1枚（3）、リプレイ（1）、リプレイ（1）+リプレイ（2）、リプレイ（1）+リプレイ（3）、リプレイ（1）+リプレイ（4）、スイカ、チェリー、1枚（1）、1枚（2）、1枚（3）が内部抽選の対象となる。また、本実施例では、設定値6において、初期遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合の各役の判定値数として、10、15、30、6、6、3、3、3、5、5、5、1636、300、200、100、64、312、100、200、300、1662がそれぞれ登録されており、最初に内部抽選の対象となるビッグボーナス（1）は、判定値数の10を加算す

ることで加算結果がオーバーフローすることとなる 1 6 3 7 4 ~ 1 6 3 8 3 が内部抽選用の乱数として取得されたときに当選となる。

【0 1 3 6】

次に内部抽選の対象役となるビッグボーナス (2) は、ビッグボーナス (1) の判定値数 1 0 とビッグボーナス (2) の判定値数 1 5 とを合計した 2 5 を加算することで加算結果がオーバーフローすることとなる 1 6 3 5 9 ~ 1 6 3 7 3 が内部抽選用の乱数として取得されたときに当選となる。同様に、レギュラーボーナスは、1 6 3 2 9 ~ 1 6 3 5 8 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (1) + チェリーは、1 6 3 2 3 ~ 1 6 3 2 8 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (2) + チェリーは、1 6 3 1 7 ~ 1 6 3 2 2 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (1) は、1 6 3 1 4 ~ 1 6 3 1 6 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (1) は、1 6 3 1 1 ~ 1 6 3 1 3 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (2) は、1 6 3 0 8 ~ 1 6 3 1 0 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (2) は、1 6 3 0 3 ~ 1 6 3 0 7 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (3) は、1 6 2 9 8 ~ 1 6 3 0 2 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (3) は、1 6 2 9 3 ~ 1 6 2 9 7 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイ (1) は、1 4 6 5 7 ~ 1 6 2 9 2 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイ (1) + リプレイ (2) は、1 4 3 5 7 ~ 1 4 6 5 6 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイ (1) + リプレイ (3) は、1 4 1 5 7 ~ 1 4 3 5 6 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイ (1) + リプレイ (4) は、1 4 0 5 7 ~ 1 4 1 5 6 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、スイカは、1 3 9 9 3 ~ 1 4 0 5 6 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、チェリーは、1 3 6 8 1 ~ 1 3 9 9 2 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、1 枚 (1) は、1 3 5 8 1 ~ 1 3 6 8 0 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、1 枚 (2) は、1 3 3 8 1 ~ 1 3 5 8 0 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、1 枚 (3) は、1 3 0 8 1 ~ 1 3 3 8 0 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ベルは、1 1 4 1 9 ~ 1 3 0 8 0 が内部抽選用の乱数として取得されたときに、それぞれ当選と判定される。尚、0 ~ 1 1 3 6 1 が内部抽選用の乱数として取得されたときには、全ての役にハズレとなる。

【0 1 3 7】

これらの判定値数に基づいて算出される各役及び役の組み合わせのおおよその当選確率は、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス (1) + チェリー、ビッグボーナス (2) + チェリー、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (1)、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (1)、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (2)、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (2)、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (3)、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (3)、リプレイ (1)、リプレイ (1) + リプレイ (2)、リプレイ (1) + リプレイ (3)、リプレイ (1) + リプレイ (4)、スイカ、チェリー、1 枚 (1)、1 枚 (2)、1 枚 (3)、ベルのそれぞれについて、 $1/1638.4$ 、 $1/1092.3$ 、 $1/546.1$ 、 $1/2730.7$ 、 $1/2730.7$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/10.01$ 、 $1/54.61$ 、 $1/81.92$ 、 $1/163.84$ 、 $1/256$ 、 $1/52.5$ 、 $1/163.84$ 、 $1/81.92$ 、 $1/54.61$ 、 $1/9.86$ となる。

【0 1 3 8】

図 8 に示すように、RT (1) においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス (1) + チェリー、ビッグボーナス (2) + チェリー、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (1)、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (1)、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (2)、ビッグボーナス (2) + 1 枚 (2)、ビッグボーナス (1) + 1 枚 (3)、ビッグボーナス (2)

+1枚(3)、リプレイ(1)、リプレイ(1)+リプレイ(2)、リプレイ(1)+リプレイ(3)、リプレイ(1)+リプレイ(4)、スイカ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)、ベルが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値6において、RT(1)においていずれの特別役も持ち越されていない場合の各役の判定値数として、10、15、30、6、6、3、3、3、5、5、5、2136、50、50、50、64、312、100、200、300、1102がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/1638.4$ 、 $1/102.3$ 、 $1/546.1$ 、 $1/2730.7$ 、 $1/2730.7$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/7.67$ 、 $1/327.68$ 、 $1/327.68$ 、 $1/327.68$ 、 $1/256$ 、 $1/52.5$ 、 $1/163.84$ 、 $1/81.92$ 、 $1/54.61$ 、 $1/14.87$ となる。

10

【0139】

図9に示すように、RT(2)においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス、ビッグボーナス(1)+チェリー、ビッグボーナス(2)+チェリー、ビッグボーナス(1)+1枚(1)、ビッグボーナス(2)+1枚(1)、ビッグボーナス(1)+1枚(2)、ビッグボーナス(2)+1枚(2)、ビッグボーナス(1)+1枚(3)、ビッグボーナス(2)+1枚(3)、リプレイ(1)、リプレイ(1)+リプレイ(2)、リプレイ(1)+リプレイ(3)、リプレイ(1)+リプレイ(4)、スイカ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)、ベルが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値6において、RT(2)においていずれの特別役も持ち越されていない場合の各役の判定値数として、10、15、30、6、6、3、3、3、5、5、5、14140、1、1、1、64、312、100、200、300、1102がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/1638.4$ 、 $1/1092.3$ 、 $1/546.1$ 、 $1/2730.7$ 、 $1/2730.7$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/5461.3$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/3276.8$ 、 $1/1.16$ 、 $1/16384$ 、 $1/16384$ 、 $1/16384$ 、 $1/256$ 、 $1/52.5$ 、 $1/163.84$ 、 $1/81.92$ 、 $1/54.61$ 、 $1/14.87$ となる。

20

【0140】

図10(a)に示すように、初期遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、リプレイ(1)、リプレイ(1)+リプレイ(2)、リプレイ(1)+リプレイ(3)、リプレイ(1)+リプレイ(4)、スイカ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)、ベルのみが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値6において、初期遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合の各役の判定値数として、1636、300、200、100、64、324、108、208、308、1102がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/10.01$ 、 $1/54.61$ 、 $1/81.92$ 、 $1/163.84$ 、 $1/256$ 、 $1/50.6$ 、 $1/151.7$ 、 $1/78.77$ 、 $1/53.19$ 、 $1/14.87$ となる。

30

【0141】

図10(b)に示すように、RT(1)においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、リプレイ(1)、リプレイ(1)+リプレイ(2)、リプレイ(1)+リプレイ(3)、リプレイ(1)+リプレイ(4)、スイカ、チェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)、ベルのみが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値6において、初期遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合の各役の判定値数として、2136、50、50、50、64、324、108、208、308、1102がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/7.67$ 、 $1/327.68$ 、 $1/327.68$ 、 $1/327.68$ 、 $1/256$ 、 $1/50.6$ 、 $1/151.7$ 、 $1/78.77$ 、 $1/53.19$ 、 $1/14.87$ となる。

40

【0142】

図10(c)に示すように、RT(2)においていずれかの特別役が持ち越されている

50

場合には、リプレイ（１）、リプレイ（１）＋リプレイ（２）、リプレイ（１）＋リプレイ（３）、リプレイ（１）＋リプレイ（４）、スイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベルのみが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値６において、初期遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合の各役の判定値数として、１４１４０、１、１、１、６４、３２４、１０８、２０８、３０８、１１０２がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/1.16$ 、 $1/16384$ 、 $1/16384$ 、 $1/16384$ 、 $1/256$ 、 $1/50.6$ 、 $1/151.7$ 、 $1/78.77$ 、 $1/53.19$ 、 $1/14.87$ となる。

【０１４３】

図１０（ｄ）に示すように、レギュラーボーナスでは、スイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベルのみが内部抽選の対象となり、レギュラーボーナスでの各役の判定値数として、６４、３２４、１０８、２０８、３０８、１５２０８がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/256$ 、 $1/50.6$ 、 $1/151.7$ 、 $1/78.77$ 、 $1/53.19$ 、 $1/1.08$ となる。

【０１４４】

次に、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの停止制御について説明する。

【０１４５】

ＣＰＵ４１ａは、リールの回転が開始したとき及び、リールが停止し、かつ未だ回転中のリールが残っているときに、ＲＯＭ４１ｂに格納されているテーブルインデックス及びテーブル作成用データを参照して、回転中のリール別に停止制御テーブルを作成する。そして、ストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作が有効に検出されたときに、該当するリールの停止制御テーブルを参照し、参照した停止制御テーブルの滑りコマ数に基づいて、操作されたストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒに対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止させる制御を行う。

【０１４６】

テーブルインデックスには、内部抽選による当選フラグの設定状態（以下、内部当選状態と呼ぶ）別に、テーブルインデックスを参照する際の基準アドレス（table_index）から、テーブル作成用データが格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータが格納されているアドレスまでの差分が登録されている。これにより内部当選状態に応じた差分を取得し、基準アドレス（table_index）に対してその差分を加算することで該当するインデックスデータを取得することが可能となる。

【０１４７】

具体的には、ハズレ、スイカ、チェリー、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）、ベル、リプレイ（１）、リプレイ（１）＋リプレイ（２）、リプレイ（１）＋リプレイ（３）、リプレイ（１）＋リプレイ（４）、ビッグボーナス（１）（＋ハズレ）、ビッグボーナス（１）＋スイカ、ビッグボーナス（１）＋チェリー、ビッグボーナス（１）＋１枚（１）、ビッグボーナス（１）＋１枚（２）、ビッグボーナス（１）＋１枚（３）、ビッグボーナス（１）＋ベル、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（１）、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（１）＋リプレイ（２）、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（１）＋リプレイ（３）、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（１）＋リプレイ（４）、ビッグボーナス（２）（＋ハズレ）、ビッグボーナス（２）＋スイカ、ビッグボーナス（２）＋チェリー、ビッグボーナス（２）＋１枚（１）、ビッグボーナス（２）＋１枚（２）、ビッグボーナス（２）＋１枚（３）、ビッグボーナス（２）＋ベル、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（１）、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（１）＋リプレイ（２）、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（１）＋リプレイ（３）、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（１）＋リプレイ（４）、レギュラーボーナス（＋ハズレ）、レギュラーボーナス＋スイカ、レギュラーボーナス＋チェリー、レギュラーボーナス＋１枚（１）、レギュラーボーナス＋１枚（２）、レギュラーボーナス＋１枚（３）、レギュラーボーナス＋ベル、レギュラーボーナス＋リプレイ（１）、レギュラーボーナス＋リプレイ（１）＋リプレイ（２）、レギュラーボーナス＋リプレイ（１）＋リプレイ（３）、レギュラーボーナス＋リプレイ（１）＋リプレイ（４）

イ（４）、のそれぞれについて、テーブル作成用データが格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータが格納されている。尚、役の当選状況が異なる場合でも、同一の制御が適用される場合（例えば、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（１）当選時と、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（１）当選時と、レギュラーボーナス＋リプレイ（１）当選時と、で同一の制御を適用する場合など）においては、インデックスデータとして同一のアドレスが格納されており、このような場合には、同一のテーブル作成用データを参照して、停止制御テーブルが作成されることとなる。

【０１４８】

テーブル作成用データは、停止操作位置に応じた滑りコマ数を示す停止制御テーブルと、リールの停止状況に応じて参照すべき停止制御テーブルのアドレスと、からなる。

10

【０１４９】

リールの停止状況に応じて参照される停止制御テーブルは、全てのリールが回転しているか、左リールのみ停止しているか、中リールのみ停止しているか、右リールのみ停止しているか、左、中リールが停止しているか、左、右リールが停止しているか、中、右リールが停止しているか、によって異なる場合があり、更に、いずれかのリールが停止している状況においては、停止済みのリールの停止位置によっても異なる場合があるので、それぞれの状況について、参照すべき停止制御テーブルのアドレスが回転中のリール別に登録されており、テーブル作成用データの先頭アドレスに基づいて、それぞれの状況に応じて参照すべき停止制御テーブルのアドレスが特定可能とされ、この特定されたアドレスから、それぞれの状況に応じて必要な停止制御テーブルを特定できるようになっている。尚、

20

【０１５０】

停止制御テーブルは、停止操作が行われたタイミング別の滑りコマ数を特定可能なデータである。本実施例では、リールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒに、１６８ステップ（０～１６７）の周期で１周するステッピングモータを用いている。すなわちリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒを１６８ステップ駆動させることでリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが１周することとなる。そして、リール１周に対して１６ステップ（１図柄が移動するステップ数）毎に分割した２１の領域（コマ）が定められており、これらの領域には、リール基準位置から１～２１の領域番号が割り当てられている。一方、１リールに配列された図柄数も２１であり、各リールの図柄に対して、リール基準位置から１～２１の図柄番号が割り当てられているので、１番図柄から２１番図柄に対して、それぞれ１～２１の領域番号が順に割り当てられていることとなる。そして、停止制御テーブルには、領域番号別の滑りコマ数が所定のルールで圧縮して格納されており、停止制御テーブルを展開することによって領域番号別の滑りコマ数を取得できるようになっている。

30

【０１５１】

前述のようにテーブルインデックス及びテーブル作成用データを参照して作成される停止制御テーブルは、領域番号に対応して、各領域番号に対応する領域が停止基準位置（本実施例では、透視窓３の下段図柄の領域）に位置するタイミング（リール基準位置からのステップ数が各領域番号のステップ数の範囲に含まれるタイミング）でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操作が検出された場合の滑りコマ数がそれぞれ設定されたテーブルである。

40

【０１５２】

次に、停止制御テーブルの作成手順について説明すると、まず、リール回転開始時には、そのゲームの内部当選状態に応じたテーブル作成用データの先頭アドレスを取得する。具体的には、まずテーブルインデックスを参照し、内部当選状態に対応するインデックスデータを取得し、そして取得したインデックスデータに基づいてテーブル作成用データを特定し、特定したテーブル作成用データから全てのリールが回転中の状態に対応す

50

る各リールの停止制御テーブルのアドレスを取得し、取得したアドレスに格納されている各リールの停止制御テーブルを展開して全てのリールについて停止制御テーブルを作成する。

【0153】

また、いずれか1つのリールが停止したとき、またはいずれか2つのリールが停止したときには、リール回転開始時に取得したインデックスデータ、すなわちそのゲームの内部当選状態に応じたテーブル作成用データの先頭アドレスに基づいてテーブル作成用データを特定し、特定したテーブル作成用データから停止済みのリール及び当該リールの停止位置の領域番号に対応する未停止リールの停止制御テーブルのアドレスを取得し、取得したアドレスに格納されている各リールの停止制御テーブルを展開して未停止のリールについて停止制御テーブルを作成する。

10

【0154】

次に、CPU 41aがストップスイッチ8L、8C、8Rのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作を有効に検出したときに、該当するリールに表示結果を導出させる際の制御について説明すると、ストップスイッチ8L、8C、8Rのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作を有効に検出すると、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数に基づいて停止操作位置の領域番号を特定し、停止操作が検出されたリールの停止制御テーブルを参照し、特定した停止操作位置の領域番号に対応する滑りコマ数を取得する。そして、取得した滑りコマ数分リールを回転させて停止させる制御を行う。具体的には、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数から、取得した滑りコマ数引き込んで停止させるまでのステップ数を算出し、算出したステップ数分リールを回転させて停止させる制御を行う。これにより、停止操作が検出された停止操作位置の領域番号に対応する領域から滑りコマ数分先の停止位置となる領域番号に対応する領域が停止基準位置（本実施例では、透視窓3の下段図柄の領域）に停止することとなる。

20

【0155】

本実施例のテーブルインデックスには、一の遊技状態における一の内部当選状態に対応するインデックスデータとして1つのアドレスのみが格納されており、更に、一のテーブル作成用データには、一のリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応する停止制御テーブルの格納領域のアドレスとして1つのアドレスのみが格納されている。すなわち一の遊技状態における一の内部当選状態に対応するテーブル作成用データ、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応する停止制御テーブルが一意的に定められており、これらを参照して作成される停止制御テーブルも、一の遊技状態における一の内部当選状態、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対して一意となる。このため、遊技状態、内部当選状態、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）の全てが同一条件となった際に、同一の停止制御テーブル、すなわち同一の制御パターンに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

30

【0156】

また、本実施例では、滑りコマ数として0～4の値が定められており、停止操作を検出してから最大4コマ図柄を引き込んでリールを停止させることが可能である。すなわち停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大5コマの範囲から図柄の停止位置を指定できるようになっている。また、1図柄分リールを移動させるのに1コマの移動が必要であるので、停止操作を検出してから最大4図柄を引き込んでリールを停止させることが可能であり、停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大5図柄の範囲から図柄の停止位置を指定できることとなる。

40

【0157】

テーブルインデックスにおいて、いずれかの役に当選している場合に対応するアドレスには、当選役を4コマの範囲で最大限に引き込み、当選していない役が揃わないように引き込む滑りコマ数が定められたテーブル作成用データを特定するインデックスデータが格納され、ハズレに当選している場合に対応するアドレスには、いずれの役も揃わないよう

50

に引き込む滑りコマ数が定められたテーブル作成用データを特定するインデックスデータが格納されている。このため、いずれかの役に当選している場合には、当選役を4コマの範囲で最大限引き込み、当選していない役が揃わないように引き込む滑りコマ数が定められた停止制御テーブルが作成され、リールの停止制御が行われる一方、いずれの役にも当選していない場合には、いずれの役も揃わない滑りコマ数が定められた停止制御テーブルが作成され、リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役の図柄は、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。

【0158】

また、テーブルインデックスにおいて、特別役が前ゲーム以前から持ち越されている状態で小役が当選した場合など、特別役と小役が同時に当選している場合（ビッグボーナス（1）＋チェリー、ビッグボーナス（1）＋ベルなど）に対応するアドレスには、当選した特別役を4コマの範囲で最大限に引き込むように滑りコマ数が定められているとともに、当選した特別役を最大4コマの範囲で引き込めない停止操作位置については、当選した小役を4コマの範囲で最大限に引き込むように滑りコマ数が定められたテーブル作成用データを特定するインデックスデータが格納され、リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している特別役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している特別役の図柄を引き込めない場合には、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している小役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役の図柄は、4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、小役よりも特別役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、特別役を引き込めない場合にのみ、小役を入賞させることが可能となる。尚、特別役と小役を同時に引き込める場合には、特別役のみを引き込み、特別役と同時に小役が入賞ライン上に揃わないようになっている。

【0159】

また、テーブルインデックスにおいて、特別役が前ゲーム以前から持ち越されている状態で再遊技役が当選した場合など、特別役と再遊技役が同時に当選している場合（ビッグボーナス（1）＋リプレイ（1）など）に対応するアドレスには、再遊技役を4コマの範囲で最大限に引き込むように滑りコマ数が定められたテーブル作成用データを特定するインデックスデータが格納され、リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で再遊技役の図柄を揃えて停止させる制御が行われる。尚、後に説明するように、再遊技役を構成する図柄である「リプレイ」は、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができるので、特別役が前ゲーム以前から持ち越されている状態で再遊技役が当選した場合には、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、必ず再遊技役が揃って入賞することとなる。すなわちこのような場合には、特別役よりも再遊技役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、必ず再遊技役が入賞することとなる。尚、特別役と再遊技役を同時に引き込める場合には、再遊技役のみを引き込み、再遊技役と同時に特別役が入賞ライン上に揃わないようになっている。

【0160】

また、テーブルインデックスにおいて、複数の再遊技役が当選した場合及び特別役と複数の再遊技役が当選した場合（リプレイ（1）＋リプレイ（2）、ビッグボーナス（1）＋リプレイ（1）＋リプレイ（2）など）に対応するアドレスには、当選した再遊技役のうち優先再遊技役として定められた再遊技役（本実施例ではリプレイ（2）～（4））を4コマの範囲で最大限に引き込むように滑りコマ数が定められているとともに、当選した優先再遊技役を最大4コマの範囲で引き込めない停止操作位置については、当選した他方

10

20

30

40

50

の再遊技役を4コマの範囲で最大限に引き込むように滑りコマ数が定められたテーブル作成用データを特定するインデックスデータが格納され、リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している優先再遊技役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している優先再遊技役の図柄を引き込めない場合には、入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で当選している他の再遊技役の図柄を揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役の図柄は、4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、複数の再遊技役のうち優先再遊技役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、優先再遊技役を引き込めない場合に他の再遊技役を入賞させることが可能となる。尚、優先再遊技役と他の再遊技役を同時に引き込める場合には、優先再遊技役を引き込み、これら当選している優先再遊技役と他の再遊技役が同時に入賞ライン上に揃わないようになっている。また、前述のように、再遊技役を構成する図柄である「リプレイ」は、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができるので、特別役と複数の再遊技役が当選した場合には、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、必ずいずれかの再遊技役が揃って入賞することとなる。すなわちこのような場合には、特別役よりも再遊技役を入賞ライン上に揃える制御が優先され、必ず再遊技役が入賞することとなる。尚、特別役と再遊技役を同時に引き込める場合には、再遊技役のみを引き込み、再遊技役と同時に特別役が入賞ライン上に揃わないようになっている。

10

20

【0161】

本実施例では、ベルの当選フラグが設定されているときに、左リールが未だ回転している状態では、中リール及び右リールの停止制御テーブルとして、必ず「ベル」図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1上に引き込む停止制御テーブルが作成されるとともに、中リールまたは右リールの少なくとも一方の入賞ラインL1上に「ベル」図柄が停止した状態では、左リールの停止制御テーブルとして、「ベル」図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1上に引き込む停止制御テーブルが作成され、中リールや右リールを左リールよりも先に停止させた場合には、入賞ラインL1上に「ベル」図柄を引き込み、その後左リールを停止させた際にも、必ず入賞ラインL1上に当選図柄を引き込む制御が行われる。また、左リールでは、「ベル」図柄の1図柄下、及び2図柄下の位置に「チェリー」図柄が配置されていないため、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、ベルとチェリーが同時に入賞してしまうことがない。尚、ベルの当選フラグが設定されているときに、全てのリールが未だ回転中の状態で左リールの停止操作が行われた場合には、ベルとチェリーが同時に入賞してしまう場合以外、「ベル」図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに引き込む停止制御テーブルが作成される。すなわち左リールを最初に停止させた場合には、入賞ラインL1～L4のどの入賞ラインにもベルの組み合わせが揃いうる制御が行われる。

30

【0162】

また、リプレイ(1)～(4)のいずれかの当選フラグが設定されているときに、左リールが未だ回転している状態では、中リール及び右リールの停止制御テーブルとして、必ず「リプレイ」図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL3上に引き込む停止制御テーブルが作成されるとともに、中リールまたは右リールの少なくとも一方の入賞ラインL3上に「リプレイ」図柄が停止した状態では、左リールの停止制御テーブルとして、リプレイ(1)～(4)に対応する当選図柄(リプレイ(1)当選時であれば「リプレイ」図柄、リプレイ(2)当選時であれば「赤7」図柄、リプレイ(3)当選時であれば「白7」図柄、リプレイ(4)当選時であれば「黒BAR」図柄)を4コマの引込範囲で入賞ラインL2上に引き込むとともに、リプレイ(2)～(4)の当選時にこれらに対応する当選図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL3上に引き込めない場合には、リプレイ(1)に対応する「リプレイ」図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL3上に引き込む停止制御テーブ

40

50

ルが作成され、中リールや右リールを左リールよりも先に停止させた場合には、入賞ラインL 3上に「リプレイ」図柄を引き込み、その後左リールを停止させた際には、4コマの引込範囲で入賞ラインL 3上にリプレイ(1)～(4)に対応する当選図柄を引き込む制御が行われ、リプレイ(2)～(4)の当選時に4コマの引込範囲でリプレイ(2)～(4)に対応する当選図柄を入賞ラインL 3上にも引き込むことができなければ、リプレイ(1)に対応する「リプレイ」図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 3上に引き込む制御が行われる。この際、リプレイ(2)～(4)に対応する当選図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 3上に引き込むことができれば、リプレイ(2)～(4)に対応する当選図柄を入賞ラインL 3上に引き込む制御が行われ、リプレイ(2)～(4)に対応する当選図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 3上に引き込むことができなければ、リプレイ(1)に対応する「リプレイ」を4コマの引込範囲で入賞ラインL 3上に引き込む制御が行われる。また、左リールでは、「リプレイ」図柄、「赤7」図柄、「白7」図柄または「黒BAR」図柄の2図柄下の位置に「チェリー」図柄が配置されていないため、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、リプレイ(1)～(4)とチェリーが同時に入賞してしまうことがない。

10

【0163】

また、中リールでは「リプレイ」図柄の1図柄下に「ベル」図柄が配置されている(領域番号8の「リプレイ」図柄)ものがあるが、4図柄の引込範囲内に、1図柄下の位置に「ベル」図柄が配置されていない「リプレイ」図柄(領域番号4の「リプレイ」図柄)が存在するため、中リールの中段に「リプレイ」図柄が停止し、左リールで「リプレイ」図柄が上段に停止するとともに、下段に「黒BAR」図柄が停止した場合に、入賞ラインL 1上に1枚(3)の組み合わせが揃うことがなく、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、リプレイと1枚(3)が同時に入賞してしまうことがない。また、中リールでは「リプレイ」図柄の1図柄上に「ベル」図柄が配置されていないため、中リールの中段に「リプレイ」図柄が停止し、左リールで「リプレイ」図柄が下段に停止した場合に、入賞ラインL 1上に1枚(1)～(3)の組み合わせが揃うことがなく、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、リプレイと1枚(1)～(3)が同時に入賞してしまうことがない。尚、リプレイ(1)～(4)のいずれかの当選フラグが設定されているときに、全てのリールが未だ回転中の状態で左リールの停止操作が行われた場合には、リプレイ(1)とチェリーが同時に入賞してしまう場合以外、当選図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4のいずれかに引き込む停止制御テーブルが作成される。すなわち左リールを最初に停止させた場合には、入賞ラインL 1～L 4のどの入賞ラインにもリプレイ(1)～(4)の組み合わせが揃いうる制御が行われる。

20

30

【0164】

また、1枚(1)～(3)のいずれかの当選フラグが設定されているときに、左リールが未だ回転している状態では、中リールの停止制御テーブルとして、必ず「ベル」図柄を4コマの引込範囲で中段に引き込む停止制御テーブルが作成され、中リールを左リールよりも先に停止させた場合には、中段に「ベル」図柄を引き込む制御が行われる。また、左リールでは、1枚(1)～(3)を構成する「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄の2図柄上、及び2図柄下に「チェリー」図柄が配置されておらず、これら「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を上段または下段に停止してもチェリーが入賞してしまうことがないので、1枚(1)～(3)のいずれかの当選フラグが設定されている状態で、左リールよりも先に中リールが停止した場合でも、1枚(1)～(3)の組み合わせが揃いうる入賞ラインが制限されてしまうことがない。

40

【0165】

ここで、図2に示すように、「ベル」、「リプレイ」については、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができる。つまり、ベル、リプレイ(1)の当選フラグがそれぞれ設定されているときには、遊技者によるストップスイッチ8L

50

、8 C、8 Rの操作タイミングに関わらずに、必ず当該役を入賞させることができる。

【0166】

また、図2に示すように、「スイカ」については、リール2 L、2 C、2 Rのいずれについても5図柄以上の間隔、すなわち4コマを超える間隔で配置された箇所があり、スイカの組み合わせが揃いうる入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければスイカの組み合わせを揃えることができない。このため、スイカ当選時には、4コマの引込範囲以外のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にスイカの組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。

【0167】

また、「チェリー」については、左リールについて5図柄以上の間隔、すなわち4コマを超える間隔で配置された箇所があり、チェリーの組み合わせが揃いうる入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければチェリーの組み合わせを揃えることができない。このため、チェリーの当選時には、領域番号1～6、13～19、21のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にチェリーの組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞し、それ以外のタイミング、すなわち領域番号7～12、20のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にチェリーの組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。

【0168】

また、「赤7」、「白7」及び「黒BAR」についてはそれぞれ左リールに1個ずつしか配置されていないため、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせが揃いうる入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければ、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせを揃えることができない。このため、ビッグボーナス(1)、1枚(1)の当選時には、領域番号3～9のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にのみビッグボーナス(1)、1枚(1)の組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞させることが可能であり、それ以外のタイミング、すなわち領域番号1、2、10～21のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にビッグボーナス(1)、1枚(1)の組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。また、ビッグボーナス(2)、1枚(2)の当選時には、領域番号10～16のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にのみビッグボーナス(2)、1枚(2)の組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞させることが可能であり、それ以外のタイミング、すなわち領域番号1～9、17～21のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にビッグボーナス(2)、1枚(2)の組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。また、レギュラーボーナス、1枚(3)の当選時には、領域番号1、2、18～21のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にのみレギュラーボーナス、1枚(3)の組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞させることが可能であり、それ以外のタイミング、すなわち領域番号3～16のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にレギュラーボーナス、1枚(3)の組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。

【0169】

また、前述のように「赤7」、「白7」及び「黒BAR」についてはそれぞれ左リールに1個ずつしか配置されていないため、リプレイ(2)、リプレイ(3)、リプレイ(4)の組み合わせが揃いうる入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければリプレイ(2)、リプレイ(3)、リプレイ(4)の組み合わせを揃えることができない。このため、リプレイ(2)の当選時には、領域番号3～9(左リール第1停止以外の場合は領域番号4～8)のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にリプレイ(2)の組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞し、それ以外のタイミング、すなわち領域番号1、2、10～21(左リール第1停止以外の場合は領域番号1～3、9～21)のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にリプレイ(2)の組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。また、リプレイ(3

）の当選時には、領域番号１０～１６（左リール第１停止以外の場合は領域番号１１～１５）のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にリプレイ（３）の組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞し、それ以外のタイミング、すなわち領域番号１～９、１７～２１（左リール第１停止以外の場合は領域番号１～１０、１６～２１）のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にリプレイ（３）の組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。また、リプレイ（４）の当選時には、領域番号１、２、１８～２１（左リール第１停止以外の場合は領域番号１、１９～２１）のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にリプレイ（４）の組み合わせがいずれの入賞ラインに揃って入賞し、それ以外のタイミング、すなわち領域番号３～１６（左リール第１停止以外の場合は領域番号２～１７）のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にリプレイ（４）の組み合わせはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。ただし、本実施例では、リプレイ（２）、リプレイ（３）、リプレイ（４）が必ずリプレイ（１）と同時に当選することとなるため、リプレイ（２）、リプレイ（３）、リプレイ（４）を取りこぼした場合でも、リプレイ（１）の組み合わせがいずれかの入賞ラインに揃って入賞することとなる。

10

【０１７０】

本実施例では、「赤７」図柄が左リールの上段、下段のいずれかに停止する表示態様（領域番号１～３、３～５）と、「白７」図柄が左リールの上段、下段のいずれかに停止する表示態様（領域番号８～１０、１０～１２）と、「黒ＢＡＲ」図柄が左リールの上段、下段のいずれかに停止する表示態様（領域番号１５～１７、１７～１９）と、がそれぞれ最大引込範囲である４コマを超えて配置されている。

20

【０１７１】

このため、「赤７」図柄を最大４コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号３～９）で停止操作が行われた場合に、「白７」図柄及び「黒ＢＡＲ」図柄を最大４コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、「白７」図柄を最大４コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号１０～１６）で停止操作が行われた場合に、「赤７」図柄及び「黒ＢＡＲ」図柄を最大４コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、「黒ＢＡＲ」図柄を最大４コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号１～９、１７～２１）で停止操作が行われた場合に、「赤７」図柄及び「白７」図柄を最大４コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、できないようになっている。すなわち「赤７」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「白７」図柄及び「黒ＢＡＲ」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、「白７」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「赤７」図柄及び「黒ＢＡＲ」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、「黒ＢＡＲ」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「赤７」図柄及び「白７」図柄が入賞ライン上に停止することのない位置に「赤７」図柄と「白７」図柄と「黒ＢＡＲ」図柄とがそれぞれ配列されているので、「赤７」図柄と「白７」図柄と「黒ＢＡＲ」図柄を同時に狙える停止操作位置が存在しないこととなる。

30

40

【０１７２】

また、左リールの領域のうちどの領域についても「赤７」図柄、「白７」図柄または「黒ＢＡＲ」図柄をいずれかの入賞ライン上に引き込む領域が存在しており、「赤７」図柄、「白７」図柄または「黒ＢＡＲ」図柄を入賞ライン上に引き込むことを回避可能な領域が存在しないようになっている。すなわち「赤７」図柄、「白７」図柄または「黒ＢＡＲ」図柄のいずれの図柄も入賞ライン上に停止させない停止操作位置が存在しないこととなり、意図的に「赤７」図柄、「白７」図柄及び「黒ＢＡＲ」図柄を入賞ライン上に停止させないことができないようになっている。

【０１７３】

また、前述のように１枚（１）～（３）のいずれかの当選フラグが設定されているとき

50

に、中リールを左リールよりも先に停止させた場合には、必ず中段に「ベル」図柄を引き込む制御が行われるようになっており、1枚(1)～(3)の組み合わせが揃いうる入賞ラインが制限されることがないため、このような場合であっても「赤7」図柄、「白7」図柄または「黒BAR」図柄のいずれの図柄も入賞ライン上に停止させない停止操作位置が存在しないこととなり、意図的に「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を入賞ライン上に停止させないことができないようになっている。

【0174】

次に、チャンス目及びリーチ目について説明する。本実施例におけるチャンス目とは、初期遊技状態、RT(1)またはRT(2)においていずれかのボーナスが当選しているとき、またはチェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)のいずれかが当選しているときに導出されうる表示態様であり、本実施例では、左リールを第1停止としたこと、または右リールを第1停止とし、かつ左リールを第2停止としたことを条件に、左リールの表示結果として、3～5番図柄の「赤7・スイカ・白BAR」、10～12番図柄の「白7・オレンジ・リプレイ」または17～19番図柄の「黒BAR・ベル・オレンジ」が停止し、いずれの役も入賞ライン上に揃っていない表示態様をチャンス目として適用している。

10

【0175】

また、リーチ目とは、初期遊技状態、RT(1)、またRT(2)においていずれかのボーナス(ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス)が当選しているときのみ導出されうる表示態様であり、本実施例では、左リールを第1停止としたこと、または右リールを第1停止とし、かつ左リールを第2停止としたことを条件に、左リールの表示結果として、12～14番図柄の「リプレイ・チェリー・ベル」が停止し、いずれの役も入賞ライン上に揃っていない表示態様(左リールの中段にチェリーが停止しても入賞ライン上ではないため、入賞とはならない)をビッグボーナス(1)、レギュラーボーナスのリーチ目として適用し、16～18番図柄の「スイカ・黒BAR・ベル」が停止し、いずれの役も入賞ライン上に揃っていない表示態様をビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)のリーチ目として適用し、20、21、1番図柄の「リプレイ・チェリー・ベル」が停止し、いずれの役も入賞ライン上に揃っていない表示態様(左リールの中段にチェリーが停止しても入賞ライン上ではないため、入賞とはならない)をビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)のリーチ目として適用している。

20

30

【0176】

尚、本実施例では、左リールを第1停止として停止操作がなされること、すなわち各リール2L、2C、2Rの停止操作が、左、中、右の順番、左、右、中の順番で行われたこと、または右リールを第1停止とし、かつ左リールを第2停止としたこと、すなわち各リール2L、2C、2Rの停止操作が、右、左、中の順番で行われたことを条件にチャンス目やリーチ目が成立するようになっている(中リールを第1停止とした場合には、ボーナスが当選していない場合にリーチ目と同じ表示態様が導出されたり、ボーナスや1枚(1)～(3)が当選していない場合にもチャンス目と同じ表示態様が導出されたりすることがあり得るため。)が、各リール2L、2C、2Rの停止操作が行われた順番に関わらず、チャンス目やリーチ目が成立するようにしても良い。

40

【0177】

特に、本実施例では、1枚(1)～(3)を取りこぼす可能性のあるリールが左リールのみであり、1枚(1)～(3)のいずれかが当選している状態で、左リールを第1停止とするか、右リールを第1停止とし、かつ左リールを第1停止とし、かつ取りこぼしたときにチャンス目を構成する特定の表示結果が導出されるようになっているが、中リールを第1停止とし、かつ左リールにおいて取りこぼしたときにチャンス目を構成する特定の表示結果が導出されるようにしても良い。

【0178】

また、1枚(1)～(3)を取りこぼす可能性のあるリールとして複数のリールを適用し、1枚(1)～(3)のいずれかが当選している状態で、これらのリールの停止時に1

50

枚（１）～（３）を取りこぼしたときにチャンス目を構成する特定の表示結果が導出されるようにしても良い。また、この場合でも特定の停止順で停止操作がなされたことを条件にチャンス目が成立するようにしても良いし、停止順に関わらずチャンス目が成立するようにしても良い。

【０１７９】

ここで、チャンス目及びリーチ目を導出させる際のリールの停止制御の一例について説明すると、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）においていずれかのボーナスが当選し、かつ他のいずれの役も当選していない場合には、３～５番図柄の「赤７・スイカ・白ＢＡＲ」、１０～１２番図柄の「白７・オレンジ・リプレイ」、１７～１９番図柄の「黒ＢＡＲ・ベル・オレンジ」を表示結果として特定可能な停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっている。

10

【０１８０】

初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（１）のみが当選している場合には、チャンス目を構成する表示結果のうち、１枚（１）を入賞させることのできないタイミングで停止操作が行われたときに、１０～１２番図柄の「白７・オレンジ・リプレイ」、１７～１９番図柄の「黒ＢＡＲ・ベル・オレンジ」を表示結果として特定可能な停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっている。

【０１８１】

また、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（２）のみが当選している場合には、チャンス目を構成する表示結果のうち、１枚（２）を入賞させることのできないタイミングで停止操作が行われたときに、３～５番図柄の「赤７・スイカ・白ＢＡＲ」、１７～１９番図柄の「黒ＢＡＲ・ベル・オレンジ」を表示結果として特定可能な停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっている。

20

【０１８２】

また、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（３）のみが当選している場合には、チャンス目を構成する表示結果のうち、１枚（３）を入賞させることのできないタイミングで停止操作が行われたときに、３～５番図柄の「赤７・スイカ・白ＢＡＲ」、１０～１２番図柄の「白７・オレンジ・リプレイ」を表示結果として特定可能な停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっている。

【０１８３】

これにより、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）においていずれかのボーナスが当選し、かつ他のいずれの役も当選していないとき、または初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（１）のみが当選しているとき、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（２）のみが当選しているとき、または初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（３）のみが当選しているときに、チャンス目を導出可能な停止制御テーブルに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。特に、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（１）のみが当選しているときには、１枚（１）の組み合わせを構成する「赤７」図柄を入賞ライン上に停止させることができない場合に、１０～１２番図柄の「白７・オレンジ・リプレイ」、１７～１９番図柄の「黒ＢＡＲ・ベル・オレンジ」を表示結果として導出させることが可能となり、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）において１枚（２）のみが当選しているときには、１枚（２）の組み合わせを構成する「白７」図柄を入賞ライン上に停止させることができない場合に、３～５番図柄の「赤７・スイカ・白ＢＡＲ」、１７～１９番図柄の「黒ＢＡＲ・ベル・オレンジ」を表示結果として導出させることが可能となり、１枚（３）の組み合わせを構成する「黒ＢＡＲ」図柄を入賞ライン上に停止させることができない場合に、３～５番図柄の「赤７・スイカ・白ＢＡＲ」、１０～１２番図柄の「白７・オレンジ・リプレイ」を表示結果として導出させることが可能となる。

30

40

【０１８４】

また、初期遊技状態、ＲＴ（１）、またはＲＴ（２）においていずれの役も当選していない場合には、チャンス目を構成する３～５番図柄の「赤７・スイカ・白ＢＡＲ」、１０

50

～12番図柄の「白7・オレンジ・リプレイ」、17～19番図柄の「黒BAR・ベル・オレンジ」以外の表示結果を特定可能な停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっている。これにより、初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)においていずれかの役も当選していないときに、チャンス目を導出しない停止制御テーブルに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

【0185】

また、リール回転開始時には、内部当選状態に対応する上述の停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっており、中リールまたは右リールのいずれか1つのリールが停止している場合、または中リール及び右リールの双方が停止している場合においても、当選しているボーナスの組み合わせを構成する図柄が入賞ライン上に揃っている場合や、当選していない役が入賞してしまう可能性がある場合を除いて、内部当選状態に対応する上述の停止制御テーブルが左リールの停止制御テーブルとして作成されるようになっている。すなわち左リールを最初に停止させた場合でも、2番目、3番目に停止させた場合でも、当選しているボーナスを構成する図柄の組み合わせが既に停止済みのリールの入賞ライン上に揃っている場合や、既に停止済みのリールの表示結果から当選していない役が入賞してしまう可能性がある場合を除いて、初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(1)、1枚(2)、または1枚(3)が当選するか、いずれかのボーナスが当選していれば、チャンス目を導出可能な停止制御テーブルに基づいてリールの停止制御が行われることとなり、いずれの役も当選していない場合には、チャンス目が導出されない停止制御テーブルに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

【0186】

本実施例においては、初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(1)のみが当選している場合、及び初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(2)のみが当選している場合、及び初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(3)のみが当選している状態で、中リールを左リールより先に停止させた場合には、上述したように必ず中リールの中段に「ベル」図柄が停止する。このため、1枚(1)のみが当選している場合に「赤7」図柄を入賞ライン上に停止させることができない場合に、他の小役の入賞が発生しないように、リールの停止制御が行われ、必ず左リールにおいて「白7」図柄及び「黒BAR」図柄がいずれの入賞ラインにも停止することはなく、1枚(2)のみが当選している状態で、「白7」図柄を入賞ライン上に停止させることができない場合には、他の小役が入賞しないように、リールの停止制御が行われ、必ず左リールにおいて「赤7」図柄及び「黒BAR」図柄がいずれの入賞ラインにも停止することはなく、1枚(3)のみが当選している状態で、「黒BAR」図柄を入賞ライン上に停止させることができない場合には、他の小役が入賞しないように、リールの停止制御が行われ、必ず左リールにおいて「赤7」図柄及び「白7」図柄がいずれの入賞ラインにも停止することはなく、チャンス目が導出されることはない。

【0187】

一方、初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(1)のみが当選している場合、及び初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(2)のみが当選している場合、及び初期遊技状態、RT(1)、またはRT(2)において1枚(3)のみが当選している状態で、右リールを最初に停止し、中リールを停止する前に左リールを停止する場合においては、3～5番図柄の「赤7・スイカ・白BAR」、10～12番図柄の「白7・オレンジ・リプレイ」、17～19番図柄の「黒BAR・ベル・オレンジ」が表示結果として導出されても、中リールの停止位置に応じて1枚(1)～(3)のうち当選していない組み合わせが揃うことを回避できるので、このような停止順であれば、チャンス目が導出されることがある。

【0188】

本実施例においてCPU41aは、リール2L、2C、2Rの回転が開始した後、ストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されてい

いリールの回転を継続し、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。尚、リール回転エラーの発生により、一時的にリールの回転が停止した場合でも、その後リール回転が再開した後、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。

【0189】

尚、本実施例では、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっているが、リールの回転が開始してから、予め定められた自動停止時間が経過した場合に、リールの停止操作がなされない場合でも、停止操作がなされたものとみなして自動的に各リールを停止させる自動停止制御を行うようにしても良い。この場合には、遊技者の操作を介さずにリールが停止することとなるため、例え、いずれかの役が当選している場合でもいずれの役も構成しない表示結果を導出させることが好ましい。

【0190】

本実施例では、初期遊技状態において 1 枚 (1) ~ (3) のいずれかが入賞したとき (いずれかの入賞ライン上に 1 枚 (1) ~ (3) の役が揃ったとき) に、特別役 (特別役が持ち越されていない場合のみ) 及び小役の抽選確率は初期遊技状態と同一であるが、リプレイ (1) ~ (4) の合成確率が初期遊技状態よりも高確率となり、かつ 1 ゲームあたりのメダルの期待増減率 (対象となる役の当選確率 × 払出枚数の合計値 / 1 ゲームに必要な賭数) が 1 以下となるリプレイタイム (1) (RT (1)) に制御する。遊技状態が RT (1) にある間は、RT (1) 中フラグが RAM 41c に設定される。そして、RT (1) は、いずれのボーナスもいずれの転落役 (本実施例では、リプレイ (2) ~ (4)) も入賞せずに規定ゲーム数 (本実施例では、1 枚 (1) 入賞時であれば 200 ゲーム、1 枚 (2) 入賞時であれば 250 ゲーム、1 枚 (3) の入賞時であれば 300 ゲーム) に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかのボーナスに入賞することで終了するようになっている。尚、RT (1) 中にいずれかのボーナスが当選した場合には、以後、規定ゲーム数に到達するか、当選したボーナスが入賞するまでは、転落役が入賞しても RT (1) は終了することがない。

【0191】

また、初期遊技状態においてリプレイ (2) ~ (4) のいずれかが入賞したとき (いずれかの入賞ライン上にリプレイ (2) ~ (4) の役が揃ったとき) に、特別役 (特別役が持ち越されていない場合のみ) 及び小役の抽選確率は初期遊技状態と同一であるが、リプレイ (1) ~ (4) の合成確率が初期遊技状態よりも高確率となり、かつ 1 ゲームあたりのメダルの期待増減率 (対象となる役の当選確率 × 払出枚数の合計値 / 1 ゲームに必要な賭数) が 1 を超えるリプレイタイム (2) (RT (2)) に制御する。遊技状態が RT (2) にある間は、RT (2) 中フラグが RAM 41c に設定される。そして、RT (2) は、いずれのボーナスもいずれの転落役 (本実施例では、1 枚 (1) ~ (3)) も入賞せずに規定ゲーム数 (本実施例では、リプレイ (2) の入賞時であれば 50 ゲーム、リプレイ (3) の入賞時であれば 100 ゲーム、リプレイ (4) の入賞時であれば 150 ゲーム) に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかのボーナスに入賞するかいずれかの転落役に入賞することで終了するようになっている。尚、RT (2) 中にいずれかのボーナスが当選した場合には、以後、規定ゲーム数に到達するか、当選したボーナスが入賞するまでは、転落役が入賞しても RT は終了することがない。

【0192】

尚、RT (2) は、初期遊技状態からのみ移行させることが可能であり、RT (1) 中においてリプレイ (2) ~ (4) のいずれかが入賞しても RT (1) が終了するのみであり、一度 RT (1) に制御されると、RT (1) が終了し、その後初期状態においてリプレイ (2) ~ (4) に入賞するまでは、RT (2) に移行することがない。

【0193】

本実施例において初期遊技状態の1ゲームあたりのメダルの期待増加率は、図7の抽選確率によれば0.52であり、1ゲームあたり約1.44枚ずつメダルが減少し、RT(1)中の1ゲームあたりのメダルの期待増減率は、図8の抽選確率によれば0.41であり、1ゲームあたり約1.78枚ずつメダルが減少することとなるのに対して、RT(2)中の1ゲームあたりのメダルの期待増減率は、図9の抽選確率によれば1.13であり、1ゲームあたり約0.39枚ずつメダルが増加することとなる。

【0194】

このように本実施例では、初期遊技状態、すなわちボーナス終了後、設定変更後、RT(1)の終了後、またはRT(2)の終了後の遊技状態においては、メダルの増加が期待できないRT(1)、メダルの増加が期待できるRT(2)の双方に移行する可能性がある。このため、初期遊技状態からRT(2)へ一度移行すると、RT(2)が終了しても再びRT(2)へ移行する機会が提供されることとなり、RT(2)に周期的に制御することが可能となる。一方、初期遊技状態からRT(1)へ移行すると、当該RT(1)が終了するまでRT(2)へ移行することがないが、RT(1)が終了すると再び初期遊技状態となるため、このような場合でも周期的にRT(2)へ移行する機会が訪れることとなる。すなわち初期遊技状態は、メダルの増加が期待できるRT(2)へ移行する可能性のあるチャンスゾーンとして機能し、このようなチャンスゾーンがRT(1)へ移行した場合でもRT(2)へ移行した場合でも周期的に訪れることとなる。

【0195】

また、初期遊技状態においては、リプレイ(2)、リプレイ(3)、リプレイ(4)の順に当選確率が高く設定されており、リプレイ(4)を契機に移行したRT(2)、リプレイ(3)を契機に移行したRT(2)、リプレイ(2)を契機に移行したRT(2)の順で規定ゲーム数が多く設定されている。このため、リプレイ(2)、リプレイ(3)、リプレイ(4)の順で入賞する確率は低い、入賞する確率が低い種類のリプレイほど、入賞した際に規定ゲーム数の多いRT(2)に制御されることとなる。

【0196】

一方、初期遊技状態において、操作手順がリプレイ(4)と共通となる1枚(3)、操作手順がリプレイ(3)と共通となる1枚(2)、操作手順がリプレイ(2)と共通となる1枚(1)の順に当選確率が高く設定されており、1枚(3)を契機に移行したRT(1)、1枚(2)を契機に移行したRT(1)、1枚(1)を契機に移行したRT(1)の順で規定ゲーム数多く設定されている。このため、初期遊技状態においては、リプレイ(4)の操作手順で停止操作を行うことで、規定ゲーム数の多いRT(2)、すなわち比較的可利度の高いRT(2)へ移行する確率が高くなるが、一方でRT(1)へ移行する確率も高く、RT(1)へ移行した際の規定ゲーム数も多くなる。また、リプレイ(2)の操作手順で停止操作を行うことで、規定ゲーム数の少ないRT(2)、すなわち比較的可利度の低いRT(2)へ移行する確率が高くなるが、一方でRT(1)へ移行する確率は低く、RT(1)へ移行した際の規定ゲーム数も少なくなる。

【0197】

このように本実施例では、遊技者が操作手順を選択することによってハイリスクハイリターンの遊技性を選択することもできるし、ローリスクローリターンの遊技性を選択することもできる。

【0198】

本実施例では、初期遊技状態において1枚(1)～(3)のいずれかが入賞すると遊技者にとって不利なRT(1)へ移行することとなるが、本実施例の転落役である1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄についてはそれぞれ左リールに1個ずつしか配置されていないため、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせが揃い入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければ1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせが揃うことを回避できる。この結果、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせが揃う

ことを回避する操作手順で停止操作を行うことにより、遊技者にとって不利な R T (1) に移行してしまうことを回避することができる。

【 0 1 9 9 】

しかしながら、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させないことができないうえに、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する中リール及び右リールの「ベル」図柄も必ず入賞ライン上に停止することとなるので、初期遊技状態において1枚(1)～(3)が当選した場合に、その種類が分からなければ意図的に外すことは不可能であり、2/3の確率で当選した1枚(1)～(3)を取りこぼすこととなるが、1/3の確率で当選した1枚(1)～(3)が入賞し、遊技者にとって不利な R T (1) へ移行してしまうこととなる。

10

【 0 2 0 0 】

また、初期遊技状態においてリプレイ(2)～(4)のいずれかが入賞するとメダルの増加が期待できる R T (2) へ移行することとなるが、本実施例のリプレイ(2)～(4)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を同時に狙って停止操作を行うことができないので、初期遊技状態においてリプレイ(2)～(4)のいずれかが当選した場合に、その種類が分からなければ確実に当選したリプレイ(2)～(4)を入賞させることは不可能であり、1/3の確率で当選したリプレイ(2)～(4)を入賞させて R T (2) へ移行させることはできるが、2/3の確率で当選したリプレイ(2)～(4)を取りこぼすので、この場合には R T (2) へ移行させることができない。

20

【 0 2 0 1 】

また、R T (2) 中に転落役が入賞すると当該 R T (2) の開始から規定ゲーム数に到達する前であっても R T (2) が終了することとなるが、本実施例の転落役である1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄についてはそれぞれ左リールに1個ずつしか配置されていないため、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせが揃う入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければ1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の組み合わせが揃うことを回避できるうえに、例えば左リールに特別役の組み合わせを構成する図柄がいずれかの入賞ライン上に停止した場合でも、中リール、右リールにおいて特別役の組み合わせを構成する図柄が4つ以上の間隔を空けて配置されており、当該構成図柄を引き込めない停止操作位置が存在するため、特別役の組み合わせが揃うことも回避できる。この結果、転落役または特別役の組み合わせが揃うことを回避する操作手順で停止操作を行うことにより、転落役や特別役が当選している場合でもこれら転落役や特別役が入賞して R T (2) が終了してしまうことを回避することができる。

30

【 0 2 0 2 】

しかしながら、本実施例の転落役である1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させないことができないうえに、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する中リール及び右リールの「ベル」図柄も必ず入賞ライン上に停止することとなるので、R T (2) 中に転落役が当選した場合に、その種類が分からなければ意図的に転落役を外すことは不可能であり、2/3の確率で当選した転落役を取りこぼすこととなるが、1/3の確率で当選した転落役が入賞し、いずれのボーナスも当選していない場合には、R T (2) が終了することとなる。

40

【 0 2 0 3 】

次に、メイン制御部41のRAM41cの初期化について説明する。メイン制御部41のRAM41cの格納領域は、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、非保存ワーク、未使用領域、スタック領域に区分されている。

【 0 2 0 4 】

重要ワークは、各種表示器やLEDの表示用データ、I/Oポート41dの入出力デー

50

タ、遊技時間の計時カウンタ等、ビッグボーナス終了時に初期化すると不都合があるデータが格納されるワークである。一般ワークは、停止制御テーブル、停止図柄、メダルの払出枚数、ビッグボーナス中のメダル払出総数等、ビッグボーナス終了時に初期化可能なデータが格納されるワークである。特別ワークは、演出制御基板90へコマンドを送信するためのデータ、各種ソフトウェア乱数等、設定開始前にのみ初期化されるデータが格納されるワークである。設定値ワークは、内部抽選処理で抽選を行う際に用いる設定値が格納されるワークであり、設定開始前（設定変更モードへの移行前）の初期化において0が格納された後、1に補正され、設定終了時（設定変更モードへの終了時）に新たに設定された設定値が格納されることとなる。非保存ワークは、各種スイッチ類の状態を保持するワークであり、起動時にRAM41cのデータが破壊されているか否かに関わらず必ず値が設定されることとなる。未使用領域は、RAM41cの格納領域のうち使用していない領域であり、後述する複数の初期化条件のいずれか1つでも成立すれば初期化されることとなる。スタック領域は、CPU41aのレジスタから退避したデータが格納される領域であり、このうちの未使用スタック領域は、未使用領域と同様に、後述する複数の初期化条件のいずれか1つでも成立すれば初期化されることとなるが、使用中スタック領域は、プログラムの続行のため、初期化されることはない。

10

【0205】

本実施例においてメイン制御部41のCPU41aは、設定開始前（設定変更モードへの移行前）及び復帰不可能なエラー（断線異常エラー、RAM異常エラー、異常入賞エラー）の発生時、ビッグボーナス終了時、起動時にRAM41cのデータが破壊されていないとき、1ゲーム終了時の4つからなる初期化条件が成立した際に、各初期化条件に応じて初期化される領域の異なる4種類の初期化を行う。

20

【0206】

初期化1は、起動時において設定キースイッチ37がONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合において、その前に行う初期化、及び復帰不可能なエラー（断線異常エラー、RAM異常エラー、異常入賞エラー）の発生時に行う初期化であり、初期化1では、RAM41cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）が初期化される。初期化2は、ビッグボーナス終了時に行う初期化であり、初期化2では、RAM41cの格納領域のうち、一般ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化3は、起動時において設定キースイッチ37がOFFの状態であり、かつRAM41cのデータが破壊されていない場合において行う初期化であり、初期化3では、非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化4は、1ゲーム終了時に行う初期化であり、初期化4では、RAM41cの格納領域のうち、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。

30

【0207】

次に、メイン制御部41のCPU41aが演出制御基板90に対して送信するコマンドについて説明する。

【0208】

本実施例では、メイン制御部41のCPU41aが演出制御基板90に対して、BETコマンド、内部当選コマンド、リール回転開始コマンド、リール停止コマンド、入賞判定コマンド、払出開始コマンド、払出終了コマンド、遊技状態コマンド、待機コマンド、打止コマンド、エラーコマンド、初期化コマンド、設定終了コマンド、電源投入コマンドを含む複数種類のコマンドを送信する。

40

【0209】

BETコマンドは、メダルの投入枚数、すなわち賭数の設定に使用されたメダル枚数を特定可能なコマンドであり、メダル投入時、1枚BETスイッチ5またはMAXBETスイッチ6が操作されて賭数が設定されたときに送信される。

【0210】

内部当選コマンドは、内部当選フラグの当選状況、並びに成立した内部当選フラグの種類を特定可能なコマンドであり、スタートスイッチ7が操作されてゲームが開始したとき

50

に送信される。

【0211】

リール回転開始コマンドは、リールの回転の開始を通知するコマンドであり、リール 2 L、2 C、2 R の回転が開始されたときに送信される。

【0212】

リール停止コマンドは、停止するリールが左リール、中リール、右リールのいずれかであるか、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番号、を特定可能なコマンドであり、各リールの停止制御が行われる毎に送信される。

【0213】

入賞判定コマンドは、入賞の有無、並びに入賞の種類、入賞時のメダルの払出枚数を特定可能なコマンドであり、全リールが停止して入賞判定が行われた後に送信される。

10

【0214】

払出開始コマンドは、メダルの払出開始を通知するコマンドであり、入賞やクレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が開始されたときに送信される。また、払出終了コマンドは、メダルの払出終了を通知するコマンドであり、入賞及びクレジットの精算によるメダルの払出が終了したときに送信される。

【0215】

遊技状態コマンドは、次ゲームの遊技状態（通常遊技状態であるか、ビッグボーナス中であるか、レギュラーボーナス中であるか、等）を特定可能なコマンドであり、ゲームの終了時に送信される。

20

【0216】

待機コマンドは、待機状態へ移行する旨を示すコマンドであり、1 ゲーム終了後、賭数が設定されずに一定時間経過して待機状態に移行するとき、クレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が終了し、払出終了コマンドが送信された後に送信される。

【0217】

打止コマンドは、打止状態の発生または解除を示すコマンドであり、BB 終了後、エンディング演出待ち時間が経過した時点で打止状態の発生を示す打止コマンドが送信され、リセット操作がなされて打止状態が解除された時点で、打止状態の解除を示す打止コマンドが送信される。

30

【0218】

エラーコマンドは、エラー状態の発生または解除を示すコマンドであり、エラーが判定され、エラー状態に制御された時点でエラー状態の発生を示すエラーコマンドが送信され、リセット操作がなされてエラー状態が解除された時点で、エラー状態の解除を示すエラーコマンドが送信される。

【0219】

初期化コマンドは、遊技状態が初期化された旨及び設定変更モードの開始を示すコマンドであり、RAM 41 c が初期化され、設定変更モードに移行した時点で送信される。

【0220】

設定終了コマンドは、設定変更モードの終了を示すコマンドであり、設定終了時、すなわち設定変更モードの終了時に送信される。

40

【0221】

電源投入コマンドは、電源投入時にいずれかの特別役に当選しているか否かを示すコマンドであり、起動時に電断前の状態に復帰することが可能な場合に、電断前の状態に復帰する前の時点で送信される。

【0222】

これら各コマンドは、後述する起動処理及びゲーム処理において生成され、RAM 41 c の特別ワークに設けられたコマンドキューに一時格納され、前述したタイマ割込処理（メイン）において送信される。

【0223】

50

次に、メイン制御部 4 1 の CPU 4 1 a が演出制御基板 9 0 に対して送信するコマンドに基づいてサブ制御部 9 1 が実行する演出の制御について説明する。

【0 2 2 4】

サブ制御部 9 1 の CPU 9 1 a は、メイン制御部 4 1 の CPU 4 1 a が送信したコマンドを受信した際に、ROM 9 1 b に格納された制御パターンテーブルを参照し、制御パターンテーブルに登録された制御内容に基づいて液晶表示器 5 1、演出効果 LED 5 2、スピーカ 5 3、5 4、リール LED 5 5 等の各種演出装置の制御を行う。

【0 2 2 5】

制御パターンテーブルには、複数種類の演出パターン毎に、コマンドの種類に対応する液晶表示器 5 1 の表示パターン、演出効果 LED 5 2 の点灯態様、スピーカ 5 3、5 4 の出力態様、リール LED の点灯態様等、これら演出装置の制御パターンが登録されており、CPU 9 1 a は、コマンドを受信した際に、制御パターンテーブルの当該ゲームにおいて RAM 9 1 c に設定されている演出パターンに対応して登録された制御パターンのうち、受信したコマンドの種類に対応する制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の制御を行う。これにより演出パターン及び遊技の進行状況に応じた演出が実行されることとなる。

10

【0 2 2 6】

尚、CPU 9 1 a は、あるコマンドの受信を契機とする演出の実行中に、新たにコマンドを受信した場合には、実行中の制御パターンに基づく演出を中止し、新たに受信したコマンドに対応する制御パターンに基づく演出を実行するようになっている。すなわち演出が最後まで終了していない状態でも、新たにコマンドを受信すると、実行していた演出はキャンセルされて新たなコマンドに基づく演出が実行されることとなる。

20

【0 2 2 7】

演出パターンは、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じた選択率にて選択され、RAM 9 1 c に設定される。演出パターンの選択率は、ROM 9 1 b に格納された演出テーブルに登録されており、CPU 9 1 a は、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じて演出テーブルに登録されている選択率を参照し、その選択率に応じて複数種類の演出パターンからいずれかの演出パターンを選択し、選択した演出パターンを当該ゲームの演出パターンとして RAM 9 1 c に設定するようになっている。

30

【0 2 2 8】

制御パターンテーブルには、特定のコマンド（入賞の発生を示す入賞判定コマンド、払出開始コマンド、払出終了、ビッグボーナス終了を示す遊技状態コマンド、待機コマンド、打止コマンド、エラーコマンド、初期化コマンド、設定終了コマンド、特別役の当選を示す電源投入コマンド等）を受信した際に参照される特定の制御パターンが格納されており、CPU 9 1 a は、これら特定のコマンドを受信した場合には、当該ゲームにおいて設定されている演出パターンに関わらず、当該コマンドに対応する特定の制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の制御を行う。

【0 2 2 9】

入賞の発生を示す入賞判定コマンドを受信した場合には、入賞の種類に応じた入賞時演出を実行するための入賞時演出パターンが制御パターンとして参照される。特に、ビッグボーナス入賞の発生を示す入賞判定コマンドを受信した場合には、ビッグボーナス入賞時に特有の BB 入賞時演出を実行するための BB 入賞時パターンが制御パターンとして参照される。

40

【0 2 3 0】

払出開始コマンドを受信した場合には、払出効果音を出力するための払出パターンが制御パターンとして参照される。また、払出効果音の出力中に払出終了コマンドを受信すると、払出効果音の出力を停止する。尚、払出開始コマンドを受信した場合には、他のコマンドと異なり、実行中の演出を中止して受信したコマンドに対応する演出を実行するのではなく、実行中の演出は継続したまま、払出効果音の出力が行われるようになっている。

50

すなわち他の演出と払出に伴う演出が並行して実行されることとなる。

【0231】

ビッグボーナス終了を示す遊技状態コマンドを受信した場合には、ビッグボーナスの終了を示すエンディング演出を実行するためのエンディングパターンが制御パターンとして参照される。

【0232】

待機コマンドを受信した場合には、デモ演出（デモンストレーション演出）を実行するためのデモパターンが制御パターンとして参照される。尚、後述する連続演出及び追加演出が実行されている場合、これらの演出の結果がボーナスの当選を示す結果であり、次ゲームの賭数の設定操作で後述する確定演出が実行される場合、確定演出が実行されている場合、ビッグボーナスやレギュラーボーナスに伴うボーナス中演出が実行されている場合、後述する特典入手情報を特定可能な2次元コードが表示されている場合には、デモ演出の実行が禁止されるようになっており、このような状態で待機コマンドを受信してもデモパターンが制御パターンとして参照されることはなく、デモ演出が実行されることもない。

10

【0233】

打止状態の発生を示す打止コマンド受信した場合には、打止状態である旨を報知するための打止報知パターンが制御パターンとして参照される。また、打止状態の解除を示す打止コマンドを受信した場合には、前述したデモパターンが制御パターンとして参照される。すなわち打止状態が解除されるとデモ演出が実行されることとなる。

20

【0234】

エラー状態の発生を示すエラーコマンドを受信した場合には、エラー状態である旨及びその種類を報知するためのエラー報知パターンが制御パターンとして参照される。また、エラー状態の解除を示すエラーコマンドを受信した場合には、エラー発生時に実行していた制御パターンが参照される。すなわちエラー発生時の演出が最初から実行されることとなる。

【0235】

初期化コマンドを受信した場合には、設定変更中である旨を報知するための設定中報知パターンが参照される。また、設定終了コマンドを受信した場合には、前述したデモパターンが制御パターンとして参照される。すなわち初期化コマンドを受信すると設定変更中報知が実行され、その後、設定終了コマンドを受信するとデモ演出が実行されることとなる。

30

【0236】

特別役の当選を示す電源投入コマンドを受信した場合には、特別役の当選を報知するための特別役告知パターンが参照される。すなわち、特別役の当選を示す電源投入コマンドを受信すると特別役の当選を報知する告知演出が実行されることとなる。尚、特別役の当選を報知する告知演出は、一度実行されると、当該特別役が入賞した旨を示す入賞判定コマンドを受信するまで継続するようになっている。

【0237】

サブ制御部91のCPU91aは、電断検出回路98から出力された電圧低下信号を検出したとき、及び後述する表示制御回路92からのVblank割込信号が一定期間入力されなかった場合、表示制御回路92に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合に、電断割込処理（メイン）と同様の電断割込処理（サブ）を実行する。電断割込処理（サブ）では、レジスタを後述するRAM41cのスタックに退避し、サブ制御部91のRAM91cにいずれかのビットが1となる破壊診断用データ（本実施例では、5AH）、すなわち0以外の特定のデータを格納するとともに、RAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し、RAM91cに格納する処理を行うようになっている。その後、CPU91aは何らの処理も行わないループ処理に移行するが、後述する表示制御回路92からのVblank割込信号が一定期間入力されなかった場合や、

40

50

表示制御回路 9 2 に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合に行われた電断割込処理である場合には、駆動電圧が低下しているわけではないので、その後、リセット回路 9 5 からリセット信号が出力されることで CPU 9 1 a が再起動するようになっている。

【0238】

そして、CPU 9 1 a は、起動時（再起動時）において RAM 9 1 c の全ての領域に格納されたデータに基づいて RAM パリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、RAM パリティが 0 であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、RAM 9 1 c に記憶されているデータに基づいて電断前の演出状態（詳しくは電断前に最後にコマンドを受信した時点の状態）に復帰させるようになっている。具体的には、最後に実行していた制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づく制御を実行する。これにより電断前に実行していた制御パターンに基づく演出が最初から実行されることとなる。また、起動時において RAM 9 1 c の全ての領域に格納されたデータに基づいて計算した RAM パリティが 0 でない場合（1 の場合）や破壊診断用データの値が正しくない場合には、RAM 異常と判定し、RAM 9 1 c の全ての領域を初期化するようになっている。

【0239】

このように本実施例では、CPU 9 1 a が電圧低下信号を検出したときのみならず、後述する表示制御回路 9 2 からの V ブランク割込信号が一定期間入力されなかった場合、表示制御回路 9 2 に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合、すなわち何らかの原因で表示制御回路 9 2 がハングアップした場合にも、電断割込処理（サブ）が実行され、その後 CPU 9 1 a の再起動が行われるようになっている。そして、CPU 9 1 a の再起動に伴って、表示制御回路 9 2 を初期化することにより表示制御回路 9 2 がハングアップする前の状態から CPU 9 1 a の制御が再開されるようになっている。

【0240】

また、CPU 9 1 a は、起動時に RAM 9 1 c に記憶されているデータに基づいて電断前の演出状態に復帰可能な否かに関わらず、実際に演出を開始する前に、初期化コマンドまたは電源投入コマンドのいずれかを受信するまで待機する。そしてこの状態で初期化コマンドを受信した場合には、RAM 9 1 c のデータをクリアする。また、この状態で特別役の当選を示す電源投入コマンドを受信した場合には、特別役の当選を示す告知演出を実行し、特別役の非当選を示す電源投入コマンドを受信した場合には、電断前の演出状態に復帰可能であれば復帰し、復帰不能であればデモ演出を実行する。また、初期化コマンドまたは電源投入コマンドの受信待ちの状態では、コマンドの受信に基づき演出を実行するタイマ割込処理の実行は許可されないようになっており、他のコマンドを受信した場合でも、受信したコマンドに基づく演出が行われることはなく、起動後、初期化コマンドまたは電源投入コマンドを受信して、タイマ割込処理の実行が許可されるまでは、何らの演出も行われることはない。

【0241】

一方、CPU 9 1 a は、後述する表示制御回路 9 2 からの V ブランク割込信号が一定期間入力されなかった場合、表示制御回路 9 2 に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合、すなわち何らかの原因で表示制御回路 9 2 がハングアップした場合において、電断割込処理（サブ）を実行する前に RAM 9 1 c に再起動フラグを設定し、その後起動した CPU 9 1 a が、再起動フラグの有無を判定することにより、電源投入による起動であるか、表示制御回路 9 2 のハングアップによる再起動であるか、を区別できるようになっている。

【0242】

そして、CPU 9 1 a は、表示制御回路 9 2 のハングアップによる再起動であると判定した場合において、再起動前の演出状態に復帰可能であれば、初期化コマンドまたは電源投入コマンドの受信を待たず、再起動前の演出状態に復帰させるようになっている。このため、CPU 9 1 a が、電源投入による起動ではなく、表示制御回路 9 2 のハングアップ

によって再起動する場合であるにも関わらず、初期化コマンドも電源投入コマンドも受信できずに、演出が行われなくなってしまうことを防止できる。

【0243】

また、CPU91aは、起動時において、時計装置97により日時情報が設定されていないとき、つまり日時情報がリセットされているときに、所定の日時設定操作を可能とする日時設定操作画面（図示略）を液晶表示器51に表示させる制御を行うとともに、日時設定操作画面が表示されている状態で、選択スイッチ56、決定スイッチ57の操作の操作がなされることにより、時計装置97の日時を設定する制御を行う。

【0244】

尚、時計装置97の日時（日付、時刻）の設定は、例えば遊技制御基板40（演出中継基板80）から延設される配線のコネクタが差し込まれる演出制御基板90上のコネクタに外部時計装置（図示略）を接続し、CPU91aにおいて、該外部時計装置から出力される日時情報を示す日時設定コマンドの取得を監視するとともに、該外部時計装置から出力された日時設定コマンドを取得したことに基づいて、演出制御基板90に搭載された時計装置97の日時設定を行うようにしても良い。このようにすることで、例えば演出制御基板90に日時合わせ用の操作スイッチ等を設け、作業者が外部時計を見ながら該操作スイッチを操作して日時設定を行わなくても、日時設定を簡単に行うことができる。

【0245】

また、CPU91aは、起動時において、前述した日時設定操作画面や設定変更履歴情報等を閲覧可能とする所定のメニュー画面を液晶表示器51に表示させる制御を行うとともに、このメニュー画面に表示される各種メニュー項目のうちいずれかの項目が選択されたときに、選択された項目に該当する処理を実施する。

【0246】

つまり、メニュー画面に表示された各種メニュー項目のうち日時設定の項目を選択した場合には日時設定操作画面が表示され、日時情報の設定が可能となり、設定変更履歴の項目を選択した場合には設定変更履歴情報閲覧画面が表示され、設定変更履歴情報の閲覧が可能となる。

【0247】

尚、本実施例では、前述のようにCPU91aの起動時において、時計装置97の日時情報が設定されていないとき、つまり日時情報が初期化されているときは、メニュー画面において日時設定の項目が選択されて日時情報の設定操作が行われるまで、メニュー画面をクリアできないようになっており、時計装置97の日時情報が設定されていない状態で営業が開始してしまうことを防止できる。

【0248】

サブ制御部91のCPU91aは、内部当選コマンドを受信したときに、内部当選コマンドから特定される内部当選フラグの当選状況、並びに成立した内部当選フラグの種類をRAM91cに保存し、次に内部当選コマンドを受信して更新されるまで保持する。リール停止コマンドを受信したときには、リール停止コマンドから特定される停止リール、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番号をRAM91cに保存し、次にリール回転開始コマンドを受信したとき、すなわち次のゲームにおけるリールの回転開始まで保持し、回転開始に伴い消去する。入賞判定コマンドを受信したときには、入賞判定コマンドから特定される入賞の有無、並びに入賞の種類、入賞時のメダルの払出枚数をRAM91cに保存し、次に入賞判定コマンドを受信して更新されるまで保持する。遊技状態コマンドを受信したときには、遊技状態コマンドから特定される次ゲームの遊技状態（初期遊技状態であるか、RT（1）中であるか、RT（2）中であるか、ビッグボーナス中であるか、レギュラーボーナス中であるか、等）及びRTの残りゲーム数をRAM91cに保存し、次に遊技状態コマンドを受信して更新されるまで保持する。

【0249】

サブ制御部 91 の CPU 91 a は、遊技者により複数の演出モードから選択された演出モードに従って演出を行う。ここで、演出モードには、例えば、モード 1 ～ 3 の 3 種類がある。モード 1 ～ 3 では、演出（連続演出を含む）に登場するキャラクタの種類、演出の背景に用いられる画像の種類、演出の実行確率、実行態様などが異なっている。もっとも、モード 1 ～ 3 のそれぞれに対して同じ演出パターンの演出があることもある。

【0250】

演出モードは、遊技者の選択スイッチ 56 及び決定スイッチ 57 の操作によって切り替えることが可能となる。具体的には、選択スイッチ 56 が操作されることにより、液晶表示器 51 の表示領域の一部に、複数のメニュー項目が配置されたメニュー画面が表示され、その状態で、更に選択スイッチ 56 を操作することにより、メニュー画面のカーソルを移動させ、カーソルが演出モード選択メニューの項目を選択した状態で決定スイッチ 57 を操作することにより、演出モード 1、2 の項目が配置された演出モード選択画面が表示される。更に演出モード選択画面が表示されている状態で、選択スイッチを操作することにより、演出モード選択画面のカーソルを移動させ、好みの演出モードの項目を選択した状態で決定スイッチ 57 を操作することにより、選択された演出モードが設定されるようになっている。尚、賭数の設定がなされてからスタートスイッチ 7 の操作、または精算スイッチ 10 の操作がなされるまで（遊技状態コマンドまたは待機コマンドを受信した後、最初に BET コマンドを受信してから内部当選コマンド、または賭数の精算に伴う待機コマンドを受信するまで）の賭数設定状態の場合と、スタートスイッチ 7 の操作からリール 2L、2C、2R への表示結果の導出までのゲーム中（内部当選コマンドを受信した後、遊技状態コマンドを受信するまでの期間）の場合と、賭数設定状態やゲーム中でなくても後述する連続演出または追加演出等が実行されている場合、後述するレギュラーボーナス演出、ビッグボーナス演出が実行されている場合、後述する確定演出が実行されている場合、後述する特典入手情報を特定可能な 2 次元コードが表示されている場合には、選択スイッチ 56 及び決定スイッチ 57 の操作が無効にされるので、メニュー画面を表示することができない状態となり、これらの場合には演出モードが切り替えられないようになっている。

【0251】

演出モード選択画面で選択された演出モードは、RAM 91 c に設定されるとともに、各ゲームにおいて演出パターンを決定する際に参照され、RAM 91 c に設定された演出パターンに基づいて演出パターンが決定されるようになっており、これにより、モード 1 とモード 2 とでは、演出に登場するキャラクタの種類、演出の背景に用いられる画像の種類、演出の実行確率、実行態様などが異なるようになっている。

【0252】

サブ制御部 91 の RAM 41 c には、遊技履歴格納領域が割り当てられており、CPU 91 a は、メイン制御部 41 から受信したコマンドに基づいて遊技履歴格納領域にスロットマシンにおける遊技の履歴を記憶するようになっている。遊技履歴格納領域には、ビッグボーナス（1）の回数、ビッグボーナス（2）の回数、レギュラーボーナス（ビッグボーナス中のものは除く）の回数、前回のボーナス終了時からのゲーム数（ボーナス間ゲーム数）、当日の総ゲーム数、当日の差枚数（払出枚数－投入枚数）からなる遊技履歴の格納領域がそれぞれ割り当てられており、これらの各領域は、メイン制御部 41 から受信したコマンドに基づいて CPU 91 a が更新する。

【0253】

そして、CPU 91 a は、遊技者の選択スイッチ 56 及び決定スイッチ 57 の操作に基づいて遊技履歴格納領域に記憶された遊技履歴を液晶表示器 51 に表示させる履歴表示演出を行うようになっている。具体的には、選択スイッチ 56 が操作されることにより、液晶表示器 51 の表示領域の一部に前述のメニュー画面が表示され、その状態で、更に選択スイッチ 56 を操作することにより、メニュー画面のカーソルを移動させ、カーソルが遊技履歴の項目を選択した状態で決定スイッチ 57 を操作することにより、遊技履歴画面が表示されるようになっている。尚、賭数の設定がなされてからスタートスイッチ 7 の操

作、または精算スイッチ10の操作がなされるまでの賭数設定状態の場合と、スタートスイッチ7の操作からリール2L、2C、2Rへの表示結果の導出までのゲーム中の場合と、賭数設定状態やゲーム中でなくても後述する連続演出または追加演出等が実行されている場合、後述するレギュラーボーナス演出、ビッグボーナス演出が実行されている場合、後述する確定演出が実行されている場合、後述する特典入手情報を特定可能な2次元コードが表示されている場合には、選択スイッチ56及び決定スイッチ57の操作が無効にされるので、メニュー画面を表示することができない状態となり、これらの場合には遊技履歴を閲覧できないようになっている。

【0254】

サブ制御部91のCPU91aは、メイン制御部41から待機コマンドを受信したとき、すなわち1ゲームの終了後、一定時間以上に亘って継続して遊技の進行のための操作が行われていないとき、及びクレジットまたは賭数の精算操作がなされたときに、液晶表示器51に所定のデモンストレーション画像を表示して前述したデモ演出を行うようになっている。尚、後述する連続演出または追加演出等が実行されている場合、賭数の設定により確定演出が実行される場合、既に確定演出が実行されている場合、レギュラーボーナス演出、ビッグボーナス演出が実行されている場合、後述する特典入手情報を特定可能な2次元コードが表示されている場合には、一定時間以上に亘って継続して遊技の進行のための操作が行われずメイン制御部41から待機コマンドを受信した場合やクレジットまたは賭数の精算操作がなされてメイン制御部41から待機コマンドを受信した場合でもデモ演出を行わないようになっている。尚、後述する連続演出または追加演出、レギュラーボーナス演出、ビッグボーナス演出が行われている状態では、演出が継続している間は、ゲーム終了後も遊技効果音(BGM)が出力されるようになっており、このような状態で待機コマンドを受信した場合には、デモ演出は行わないが、音量を最小(消音)とする制御を行い、その後、ゲームの進行に伴って賭数の設定操作がなされ、BETコマンドを受信すると消音中の音量を元のレベルまで戻すようになっている。

【0255】

サブ制御部91のCPU91aは、メイン制御部41からエラーの発生を示すエラーコマンドを受信したとき、すなわちメイン制御部41側で何らかのエラーが発生したときに、液晶表示器51にエラーの発生を示すエラー報知画面を表示して外部にエラーの発生を報知するようになっている。エラー報知演出は、メイン制御部41からエラーの解消を示すエラーコマンドを受信するまで継続して実行され、エラーの解消を示すエラーコマンドを受信することでエラー報知を終了し、エラー発生時に実行していた演出状態に復帰するようになっている。

【0256】

サブ制御部91のCPU91aは、リールの回転が開始した後、所定時間(本実施例では60秒)が経過したとき、つまりリール回転開始コマンドを取得した後、全てのリールについてリール停止コマンドを取得しないまま所定時間(本実施例では60秒)が経過したときに、リールの停止操作を促す促進報知を行うようになっている。また、特に連続演出または追加演出、レギュラーボーナス演出、ビッグボーナス演出が行われている状態においては、リールの回転が開始した後、所定時間(本実施例では60秒)が経過したときに促進報知に加えて、遊技効果音の音量を最小(消音)とする制御を行い、その後、全てのリールについてのリール停止コマンドを受信すると消音中の音量を元のレベルまで戻すようになっている。

【0257】

本実施例のCPU91aが実行する演出として、特に液晶表示器51において行われる演出としては、遊技状態が初期遊技状態、RT(2)、レギュラーボーナスまたはビッグボーナスにあるときにそれぞれ実行されるチャンスゾーン演出、RT(2)演出、レギュラーボーナス演出またはビッグボーナス演出、複数ゲームにわたり継続して実行するとともに、最終的にボーナスに当選しているか否かを示す演出結果を導く連続演出及び追加演出、RT(2)が転落役の入賞によって終了した際に、そのゲームの終了後、または次の

ゲームにおいてボーナスに当選しているか否かを示す演出結果を導く転落終了時演出がある。更に、初期遊技状態またはR T (1)、R T (2)において一般役または特別役のいずれか一方が当選している場合に、一般役が当選している旨を示す演出（小役告知演出）を含む単発演出もある。これら演出の実行態様は、前述した演出モードによって異なるものとなる。

【0258】

また、C P U 9 1 aは、前述のR T (2)演出中を除き、いずれかのボーナスの当選を示す演出を行った場合、またはR T (2)演出中にいずれかのボーナスの当選を示す演出を行った後、当該R T (2)演出が終了した場合に、次のゲームの賭数が最初に設定された時点（メダルが投入されるか、1枚B E Tスイッチ5またはM A X B E Tスイッチ6が操作された時点、すなわち最初にB E Tコマンドを受信した時点）で、ボーナスの確定を示す確定画面を液晶表示器51に表示させてボーナスの当選が確定した旨を遊技者に対して告知する確定演出を実行する。確定演出は、当選したボーナスが入賞するまで（当選したボーナスの入賞を示す入賞コマンドを受信するまで）継続して行われるようになっており、当選したボーナスが入賞すること（当選したボーナスの入賞を示す入賞コマンドを受信すること）で終了する。

10

【0259】

次に、チャンスゾーン演出及びR T (2)演出について説明する。

【0260】

C P U 9 1 aは、ボーナスの終了後、設定変更後、R T (1)の終了後またはR T (2)の終了後、次のゲームの賭数設定操作がなされた際（ボーナスの終了を示す遊技状態コマンド、初期化コマンド、R T (1)の終了を示す遊技状態コマンドまたはR T (2)の終了を示す遊技状態コマンドを受信した後、最初にB E Tコマンドを受信したとき）に、チャンスゾーン演出を開始する。チャンスゾーン演出は、初期遊技状態に固有の演出であり、初期遊技状態の終了（初期遊技状態の終了を示す遊技状態コマンドの受信）とともに終了する。

20

【0261】

チャンスゾーン演出は、初期遊技状態においてリプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかが当選した場合（リプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかの当選を示す内部当選フラグを受信した場合）に、リプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかが当選した旨を報知する移行役当選報知、当選した移行役の種類（内部当選フラグから特定されるリプレイまたは10枚の種類）を報知する移行役種類報知を含む。

30

【0262】

移行役種類報知は、当選した移行役の種類を遊技者が認識可能なものであれば良く、当選した移行役の種類そのもの、或いは図柄組み合わせ、移行役の種類によって異なる図柄、これら移行役の種類を示唆する画像などを液晶表示器51に表示することで報知するものや、対応するL E Dの点灯、対応する音声の出力などによって報知するものであっても良い。更には、移行役の種類に応じて異なる図柄の指標となる図柄（移行役の構成図柄の近くに位置し、移行役の構成図柄よりも目立つ図柄など）、当該指標図柄を示唆する画像などを報知するようにしても良い。

40

【0263】

C P U 9 1 aは、ビッグボーナス中に、当該ビッグボーナスの終了後、次のボーナスが入賞するまでの初期遊技状態において移行役種類報知を実行するか否か、及びR T (2)において後述する転落役種類報知を実行するか否かを決定する移行役及び転落役種類報知抽選を実行し、移行役及び転落役種類報知抽選に当選すると報知当選フラグをR A M 9 1 cに設定する。そして、その後、次のボーナスが入賞するまでの初期遊技状態においてリプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかが当選した際（リプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかの当選を示す内部当選フラグを受信したとき）に、報知当選フラグが設定されているか否かを判定し、報知当選フラグが設定されている場

50

合には、実際に移行役種類報知を実行するか否かを決定する報知実行抽選を実行し、報知実行抽選に当選した場合に移行役種類報知を実行する。尚、CPU 91aは、初期遊技状態においてリプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）のいずれかが当選した際に、報知当選フラグが設定されていない場合、すなわち当該初期状態の直近のビッグボーナス中の移行役及び転落役種類報知抽選に当選しなかった場合、報知当選フラグは設定されているが、報知実行抽選に当選しなかった場合に移行役当選報知を実行する。

【０２６４】

本実施例では、初期遊技状態においてリプレイ（２）～（４）のいずれかが入賞するとメダルの増加が期待できるRT（２）へ移行することとなるが、前述のように本実施例のリプレイ（２）～（４）を構成する左リールの「赤７」図柄、「白７」図柄及び「黒BAR」図柄を同時に狙って停止操作を行うことができないので、RT（１）中にリプレイ（２）～（４）のいずれかが当選した場合に、その種類が分からなければ確実に当選したリプレイ（２）～（４）を入賞させることは不可能であり、 $1/3$ の確率で当選したリプレイ（２）～（４）を入賞させてRT（２）へ移行させることはできるが、 $2/3$ の確率で当選したリプレイ（２）～（４）を取りこぼすので、この場合にはRT（２）へ移行させることができない。

10

【０２６５】

また、初期遊技状態において１枚（１）～（３）が入賞するとメダルの増加が期待できないうえにRT（２）へ移行することのないRT（１）に移行することとなるが、前述のように１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）を構成する左リールの「赤７」図柄、「白７」図柄及び「黒BAR」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させないことができないうえに、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）を構成する中リール及び右リールの「ベル」図柄も必ず入賞ライン上に停止することとなるので、初期遊技状態において１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）のいずれかが当選した場合に、その種類が分からなければ意図的に当選した１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）を外すことは不可能であり、 $2/3$ の確率で当選した１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）を取りこぼすこととなるが、 $1/3$ の確率で当選した１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）が入賞し、RT（１）へ移行してしまうこととなってしまふ。

20

【０２６６】

これに対して移行役種類報知が実行されると、遊技者はリプレイ（２）～（４）のいずれかが当選した際に、その種類を特定することが可能となり、リプレイ（２）～（４）を構成する左リールの「赤７」図柄、「白７」図柄及び「黒BAR」図柄を引込可能な停止操作位置を特定することが可能となるため、遊技者は報知された種類のリプレイの構成図柄を狙って停止操作を行うことによって、リプレイ（２）～（４）を入賞させてRT（２）へ移行させることが可能となるとともに、遊技者は１枚（１）～（３）が当選した際に、その種類を特定することが可能となり、１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）を構成する左リールの「赤７」図柄、「白７」図柄及び「黒BAR」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させない停止操作位置を特定することが可能となるため、遊技者は意図的に１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）を取りこぼすことによって、RT（１）への移行を回避することが可能となる。

30

40

【０２６７】

また、CPU 91aは、初期遊技状態においてリプレイ（２）～（４）のいずれかの入賞後、次のゲームの賭数設定操作がなされた際（次のゲームからRT（２）が開始する旨を示す遊技状態コマンドを受信した後、最初にBETコマンドを受信したとき）に、RT（２）演出を開始する。RT（２）演出は、RT（２）に固有の演出であり、RT（２）の終了（RT（２）の終了を示す遊技状態コマンドの受信）とともに終了する。

【０２６８】

RT（２）演出は、RT（２）中において転落役が当選した場合（転落役の当選を示す内部当選フラグを受信した場合）に、転落役が当選した旨を報知する転落役当選報知、当選した転落役の種類（内部当選フラグから特定される転落役の種類）を報知する転落役種

50

類報知を含む。

【0269】

転落役種類報知は、当選した転落役の種類を遊技者が認識可能なものであれば良く、当選した転落役の種類そのもの、或いは図柄組み合わせ、転落役の種類によって異なる図柄、これら転落役の種類を示唆する画像などを液晶表示器51に表示することで報知するものや、対応するLEDの点灯、対応する音声の出力などによって報知するものであっても良い。更には、転落役の種類に応じて異なる図柄の指標となる図柄（転落役の構成図柄の近くに位置し、転落役の構成図柄よりも目立つ図柄など）、当該指標図柄を示唆する画像などを報知するようにしても良い。

【0270】

また、CPU91aは、ビッグボーナス中に、当該ビッグボーナスの終了後、次のボーナスが入賞するまでの初期遊技状態において移行役種類報知を実行するか否か、及びRT(2)において後述する転落役種類報知を実行するか否かを決定する移行役及び転落役種類報知抽選を実行し、移行役及び転落役種類報知抽選に当選すると報知当選フラグをRAM91cに設定する。そして、その後移行したRT(2)において転落役が当選した際（転落役の当選を示す内部当選フラグを受信したとき）に、報知当選フラグが設定されているか否かを判定し、報知当選フラグが設定されている場合には、実際に転落役種類報知を実行するか否かを決定する報知実行抽選を実行し、報知実行抽選に当選した場合に転落役種類報知を実行する。尚、CPU91aは、RT(2)において転落役が当選した際に、報知当選フラグが設定されていない場合、すなわち当該RT(2)に移行する前の直近のビッグボーナス中の転落役種類報知抽選に当選しなかった場合、報知当選フラグは設定されているが、報知実行抽選に当選しなかった場合に転落役当選報知を実行する。

【0271】

本実施例では、RT(2)中に転落役が入賞すると当該RT(2)の開始から規定ゲーム数に到達する前であってもいずれかの特別役が当選していなければRT(2)が終了することとなるが、前述のように本実施例の転落役である1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させないことができないうえに、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する中リール及び右リールの「ベル」図柄も必ず入賞ライン上に停止することとなるので、RT(2)中に転落役が当選した場合に、その種類が分からなければ意図的に転落役を外すことは不可能であり、2/3の確率で当選した転落役を取りこぼすこととなるが、1/3の確率で当選した転落役が入賞し、いずれのボーナスも当選していない場合には、RT(2)が終了することになってしまう。

【0272】

これに対して転落役種類報知が実行されると、遊技者は転落役が当選した際に、その種類を特定することが可能となり、転落役である1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)を構成する左リールの「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させない停止操作位置を特定することが可能となるため、遊技者は意図的に転落役を取りこぼすことによって、転落役の入賞に伴うRT(2)の終了を回避することが可能となる。

【0273】

また、CPU91aは、ビッグボーナス中の移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合に、報知実行抽選の当選確率の異なる複数の報知モードからいずれかの報知モードを選択する報知モード抽選を実行し、当選した報知モードをRAM91cに設定する。そして、その後移行した初期遊技状態においてリプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかが当選した際（リプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)のいずれかの当選を示す内部当選フラグを受信したとき）に実行される報知実行抽選、及びその後移行したRT(2)において転落役が当選した際（転落役の当選を示す内部当選フラグを受信したとき）に実行される報知実行抽選では、RAM91cに設定されている報知モードを参照し、設定されている報知モードに対応する当選確率で移行役種類報知及び転落役種類報

10

20

30

40

50

知を実行するか否かを決定するようになっている。

【0274】

報知モードは、図11(a)に示すように、リプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)の当選時または転落役当選時に移行役種類報知または転落役種類報知が50%の確率で実行される報知モードA、70%の割合で実行される報知モードB、90%の割合で実行される報知モードC、100%の割合で実行される報知モードDからなり、報知モードA、B、C、Dの順番で確率が高くなるため、初期遊技状態では、AよりB、BよりC、CよりDの方がRT(2)へ移行する確率が高く、かつRT(1)へ移行する確率が低くなり、RT(2)では、AよりB、BよりC、CよりDの方がRT(2)を規定ゲーム数まで継続させる確率が高くなる。すなわちA、B、C、Dの順番で遊技者にとっての有利度も高くなる。

10

【0275】

図11(a)に示すように、報知モード抽選において報知モードA～Dが選択される割合が、当該報知モード抽選が実行されるビッグボーナスがビッグボーナス(1)（「赤7ー赤7ー赤7」の組み合わせで移行したビッグボーナス）であるか、ビッグボーナス(2)（「白7ー白7ー赤7」の組み合わせで移行したビッグボーナス）であるか、によって異なり、ビッグボーナス(1)において実行される報知モード抽選では、報知確率が90%以上となる報知モードC、D、すなわち報知確率が相対的に高い報知モードが、ビッグボーナス(2)において実行される報知モード抽選よりも高い割合で選択され、ビッグボーナス(2)において実行される報知モード抽選では、報知確率が90%未満となる報知モードA、B、すなわち報知確率が相対的に低い報知モードが、ビッグボーナス(1)において実行される報知モード抽選よりも高い割合で選択されるようになっている。このため、ビッグボーナス(1)で移行役及び転落役種類報知抽選に当選した方が、ビッグボーナス(2)で移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合よりも報知確率が相対的に高い報知モードが選択されやすいようになっている。

20

【0276】

また、CPU91aは、ビッグボーナス演出として、BB演出モードA～Cのいずれかの演出モードのうちビッグボーナス入賞時（ビッグボーナス入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき）に遊技者が選択した演出モードのビッグボーナス演出を実行する。詳しくは、ビッグボーナス入賞時に液晶表示器51にBB演出モードA～Cを定期的に順番に表示し、所望のBB演出モードが表示されているタイミングで賭数設定操作を行うこと（BETコマンドを受信すること）によってその時点で表示されているBB演出モードが設定されるようになっている。尚、BB演出モードはこれに限らず、遊技者がビッグボーナスが入賞する前に選択した演出タイプによって決めるようにしたり、すなわち演出タイプを選択することでBB演出モードを遊技者が選択できるようにしたり、選択スイッチ55や決定スイッチ56の操作でBB演出モードを遊技者が選択できるようにしても良い。

30

【0277】

また、CPU91aは、図11(b)に示すように、BB演出モードに応じて異なる契機で移行役及び転落役種類報知抽選を実行するとともに、その際の当選確率もBB演出モードに応じて異なる確率を適用し、更に移行役及び転落役種類報知抽選に当選した旨の告知もBB演出モードに応じて異なる契機で行うようになっている。

40

【0278】

詳しくは、BB演出モードAが選択されている場合には、ビッグボーナス中にベルが入賞したとき（ベル入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき）に移行役及び転落役種類報知抽選を実行し、その際の当選確率は約7.7%となる。また移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合には、当選したゲーム以降、ベル入賞時（ベル入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき）の1/2の確率で移行役及び転落役種類報知抽選に当選した旨を告知し、ビッグボーナスの終了までに告知されなければ当該ビッグボーナスの終了時（ビッグボーナスの終了を示す遊技状態コマンドを受信したとき）に移行役及び転落役種類報知抽選に当選した旨を告知する。

50

【0279】

BB演出モードBが選択されている場合には、ビッグボーナス中にベルが当選しなかったとき、すなわちベル以外の役が当選したとき、またはハズレのとき（ベル以外の役の当選、またはハズレを示す内部当選フラグを受信したとき）に移行役及び転落役種類報知抽選を実行し、その際の当選確率は100%となる。また、移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合には、その時点ですぐに移行役及び転落役種類報知抽選に当選した旨を告知する。

【0280】

BB演出モードCが選択されている場合には、ビッグボーナス中にベルが当選したとき（ベルの当選を示す内部当選フラグを受信したとき）に、第1停止リールを左、中、右のうちから均等な確率でランダムに決定し、遊技者が最初に停止させたリール（リール回転開始コマンドを受信した後、最初に受信したリール停止コマンドが示す停止リール）と事前に決定した第1停止リールが一致したときに移行役及び転落役種類報知抽選を実行し、その際の当選確率は約23.2%となる。また、移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合には、当該ビッグボーナスの終了時（ビッグボーナスの終了を示す遊技状態コマンドを受信したとき）に移行役及び転落役種類報知抽選に当選した旨を告知する。

【0281】

尚、BB演出モードA～Cに関わらず、ビッグボーナス中の各ゲームにおいて移行役及び転落役種類報知抽選に当選する実質的な確率（BB演出モードA：ベルの入賞確率（当選確率）×移行役及び転落役種類報知抽選の当選確率、BB演出モードB：ベル以外の役の当選確率＋ハズレ確率、BB演出モードC：ベルの当選確率／3）はほぼ同じ確率（約7.2%）となる。

【0282】

また、CPU91aは、RT(2)の残りゲーム数（規定ゲーム数に到達するまでのゲーム数であり、遊技状態コマンドが示すRT(2)の残りゲーム数）が3ゲームとなったときに、RT(2)の終了までの3ゲームにわたり連続演出を必ず実行するとともに、RT(2)の残りゲーム数（遊技状態コマンドが示すRT(2)の残りゲーム数）が6ゲームとなるまでの期間において、ボーナスと同時当選する可能性のあるチェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)が入賞したとき（チェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の当選を示す内部当選コマンドを受信したとき）、またはチェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)、またはいずれかのボーナスに当選していることを条件に導出されるチャンス目が導出されたこと（リール停止コマンドが示す各リールの停止位置の組み合わせがチャンス目となったこと）を契機に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合にも3ゲームにわたり連続演出を実行する。

【0283】

連続演出には、最終的にボーナスの当選を報知する当たりパターンと、最終的にボーナスに当選していない旨を報知するハズレパターンと、が定められており、CPU91aは、RT(2)の残りゲーム数が3ゲームとなったときには、その時点でいずれかのボーナスに当選している場合には、必ず当たりパターンに基づく連続演出を実行し、いずれのボーナスも当選していない場合には、必ずハズレパターンに基づく連続演出を実行する。

【0284】

これに対して連続演出抽選では、図12に示すように、いずれかのボーナスに当選している場合にも、ハズレパターンを決定する場合があります、いずれかのボーナスに当選している場合に連続演出抽選でハズレパターンが決定された場合には、最終的にハズレを報知するハズレパターンに基づいて連続演出を実行するようになっている。

【0285】

詳しくは、連続演出抽選において、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナスが当選している場合には、5%の確率で当たりパターンを決定し、20%の確率でハズレパターンを決定する。また、いずれのボーナスも当選していない場合に

は10%の確率でハズレパターンを決定し、当たりパターンを決定することはない。

【0286】

そして、CPU91aは、いずれかのボーナスに当選している場合に連続演出抽選で当たりパターンが決定され、決定された当たりパターンに基づく連続演出が実行され、ボーナスの当選が報知されることで、RT演出における表示画面の背景を選択する背景選択抽選を行うようになっており、RT演出における表示画面の背景を背景選択抽選で選択された背景に変更するようになっている。

【0287】

RT演出における表示画面の背景は、昼、夕方、夜の3種類からなり、RT演出の背景は常に昼から始まるようになっている。そして背景選択抽選では、ビッグボーナス(1)が当選している場合には、昼：50%、夕方：30%、夜：20%の割合で背景を選択し、ビッグボーナス(2)が当選している場合には、昼：70%、夕方：20%、夜：10%の割合で背景を選択し、レギュラーボーナスが当選している場合には、昼：85%、夕方：10%、夜：5%の割合で背景を選択する。

【0288】

このように背景選択抽選では、レギュラーボーナスに当選しているときよりもビッグボーナス(2)に当選しているときの方が夕方、夜が高い割合で選択され、ビッグボーナス(2)に当選しているときの方が更に夕方、夜が高い割合で選択されるようになっている。このため、背景が夕方や夜に変更されることで、より遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス(1)の当選が期待できるようになっている。一方、ビッグボーナス(1)が当選している場合でも、50%は昼が選択され、背景が変更されないことがあるため、背景が変更しない場合でもビッグボーナス(1)の当選に期待が持てるようになっている。

【0289】

また、CPU91aは、RT(2)中に転落役が入賞し、当該RT(2)が終了した際に、そのゲームの終了時、または次のゲームにおいてボーナスに当選しているか否かを示す演出結果を導く転落終了時演出を実行する。CPU91aは、まず、RT(2)中に転落入賞が入賞した際(転落役の入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき)に、いずれかのボーナスに当選しているか否か(そのゲームでいずれかのボーナスの当選を示す内部当選コマンドを受信しているか否か)に基づいて転落終了時演出のパターンを決定する。転落終了時演出のパターンとしては、当たりパターンとハズレパターンとがあり、さらに当たりパターンとハズレパターンのそれぞれに当該ゲームの終了時に実行するパターンと、次のゲームにおいて実行するパターンとがあり、いずれかのボーナスに当選している場合には、当たりパターンからいずれかのパターンを決定し、いずれのボーナスにも当選していない場合には、ハズレパターンからいずれかのパターンを決定する。そして決定されたパターンに従って、当該ゲームの終了時(遊技状態コマンドを受信したとき)、または次のゲーム(次のゲームのBETコマンドの受信以降)において転落終了時演出を実行し、最終的にボーナスに当選しているか否かを報知するようになっている。

【0290】

次に、連続演出について説明する。

【0291】

連続演出は、いずれも液晶表示器51に所定の画像を表示することにより行われる。また、連続演出における個々のゲーム毎の演出は、いずれもスタートスイッチ7の操作時(内部当選コマンドを受信したとき)に開始し、リール2L、2C、2Rの全ての回転が停止したとき(全てのリールについてリール停止コマンドを受信したとき)に終了するものである。最終ゲーム以外の個々のゲーム毎の演出の結果は、遊技者側の攻撃、遊技者側のダメージの2通りであり、最終ゲームの演出の結果は、遊技者の勝ち、負けの2通りであるが、演出の過程としてはこれよりも多くの種類のものがある。

【0292】

連続演出は、前述のようにRT(2)の残りゲーム数(遊技状態コマンドが示すRT(2)の残りゲーム数)が3ゲームとなったとき、または続演出を実行するか否かを決定す

10

20

30

40

50

る連続演出抽選に当選したときに開始される。そして当たりパターンの連続演出では、連続演出が終了することとなるゲーム（最終ゲーム）においてリール2 L、2 C、2 Rの全ての回転が停止したとき（全てのリールについてリール停止コマンドを受信したとき）に、ボーナスに当選している旨（遊技者の勝ち）が確定的に報知される。

【0293】

また、ハズレパターンの連続演出では、連続演出の結果としてハズレの結果（遊技者の負け）、すなわちいずれのボーナスにも当選していない旨が報知される。また、連続演出抽選で、いずれかのボーナスに当選しているにも関わらず、ハズレパターンが当選した場合には、意図的にハズレが報知されることとなるが、RT（2）の残り3ゲームで、いずれのボーナスも当選していない場合に、ハズレパターンに基づく連続演出を開始した場合 10
には、連続演出が開始してから終了するまでにいずれかのボーナスに当選し、連続演出の終了までに当選したボーナスが入賞しなかったときに、そのまま連続演出を終了してハズレの結果を報知したままでは、RT（2）の終了時点における状況とは異なった内容を遊技者に報知してしまうこととなる。

【0294】

このため、RT（2）の残り3ゲームで開始したハズレパターンの連続演出では、最終ゲームの開始時点において、演出が開始した後にいずれかのボーナスに当選したかどうかを判断し、連続演出が開始した後にいずれのボーナスにも当選していない場合には、当該ゲームの終了時にハズレの結果が報知され、連続演出が開始した後にいずれかのボーナス 20
に当選した場合には、最終ゲームの演出の結果を差し替えてボーナスに当選している旨が確定的に報知されるか、差し替えずに次のゲームで追加演出を実行し、この追加演出でボーナスに当選している旨が確定的に報知される。

【0295】

連続演出及び追加演出には、複数のパターンがある。図13（a）～（c）は、連続演出及び追加演出のパターンを選択するための連続演出選択テーブルを示す図である。連続演出選択テーブルには、図13（a）に示す非当選時テーブルと、図13（b）に示す当選時テーブルと、図13（c）に示す追加演出テーブルの3種類がある。連続演出のパターンは、連続演出パターン選択用の乱数に従って、非当選時テーブルまたは当選時テーブルを参照することにより決定される。

【0296】

図13（a）に示す非当選時テーブルは、ハズレパターンを選択するためのテーブルである。非当選時テーブルには、これに従って選択されたパターンで行われている連続演出が終了するゲームまでにいずれかのボーナスに当選したときに、最終ゲームにおいて差し 30
替えられる演出の内容も登録されている。特に差し替えられる演出の内容は、差し替えがなかった場合には含まれない内容が登録されている。このため、連続演出の途中でいずれかのボーナスに当選し、演出の内容が差し替えられる場合には、演出の内容が差し替えられなかった場合の演出とは異なる態様の演出が行われることとなる。

【0297】

図13（b）に示す当選時テーブルは、当たりパターンを選択するためのテーブルである。いずれのテーブルに従って連続演出のパターンが選択される場合であっても、連続演出 40
の継続するゲーム数は、3ゲームである。

【0298】

図13（c）に示す追加演出テーブルは、既に連続演出が行われている状態で新たにボーナスに当選したときに、当該連続演出が終了した後に続けて行われる追加演出のパターンを選択するためのテーブルである。追加演出のパターンは、そのときに行われていた連続演出のパターンに応じて選択される。また、追加演出の内容は、連続演出には含まれない内容が登録されている。このため、追加演出が行われる場合には、連続演出とは異なる 50
態様の演出が行われることとなる。

【0299】

また、CPU91aは、初期遊技状態やRT（1）中においても、ボーナスと同時当選

10

20

30

40

50

する可能性のあるチェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)が入賞したとき(チェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)の当選を示す内部当選コマンドを受信したとき)、またはチェリー、1枚(1)、1枚(2)、1枚(3)、またはいずれかのボーナスに当選していることを条件に導出されるチャンス目が導出されたこと(リール停止コマンドが示す各リールの停止位置の組み合わせがチャンス目となったこと)を契機に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合にも3ゲームにわたり連続演出を実行する。尚、初期遊技状態及びRT(1)中において実行する連続演出抽選においては、RT(2)中において実行する連続演出抽選に比較して高い確率で連続演出の実行が決定されるようになっており、初期遊技状態及びRT(1)中においてはRT(2)中よりも高い頻度で連続演出が実行されるようになっている。

10

【0300】

また、CPU91aは、初期遊技状態、RT(1)中及びRT(2)中における前述した単発演出として、特別役が当選しているか否かに関わらず実行されるが、特別役に当選しているときに特別役に当選していないときよりも高い確率で実行されることで特別役に当選している可能性を示すチャンス演出を実行する。チャンス演出は、内部当選コマンドを受信した際に実行する演出パターン選択処理において、チャンス演出用の演出パターンが選択されることにより実行される。演出パターン選択処理では、初期遊技状態及びRT(1)中において、RT(2)中に比較して高い確率でチャンス演出用の演出パターンを選択するようになっており、初期遊技状態及びRT(1)中においてはRT(2)中よりも高い頻度でチャンス演出が実行されるようになっている。

20

【0301】

また、CPU91aは、初期遊技状態、RT(1)中及びRT(2)中における単発演出としてリプレイまたは特別役が当選しているときに、リプレイまたは特別役のいずれかが当選している旨を示すリプレイ告知演出を実行するようになっている。リプレイ告知演出は、基本的にリプレイ当選時に実行されるものであり、当該リプレイ告知演出が実行されるとリプレイが入賞することとなるが、特別役の当選時に実行されるとリプレイが入賞しないこととなるため、リプレイ告知演出が実行され、かつリプレイが入賞しないことにより特別役の当選が示唆されることとなる。リプレイ告知演出は、内部当選コマンドを受信した際に実行する演出パターン選択処理において、リプレイ告知演出用の演出パターンが選択されることにより実行される。演出パターン選択処理では、RT(2)中においてリプレイが当選した際に、初期遊技状態及びRT(1)中においてリプレイが当選した場合に比較して低い確率でリプレイ告知演出用の演出パターンを選択するようになっている。

30

【0302】

また、CPU91aは、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)の終了時に特典付与抽選を実行し、特典付与抽選に当選すると特典を入手するための特典入手情報を作成し、2次元コード化して液晶表示器51の所定領域(画面左下、図1参照)に表示する制御を行う。

【0303】

そして、CPU91aは、以上のように作成された特典入手情報を、2次元コード作成用の手順で2次元コードに変換し、変換した2次元コードを液晶表示器51の所定領域(図1参照)に、遊技者が所持する携帯電話などに搭載された2次元コードリーダにて読み取り可能に表示するようになっている。2次元コードとしては、周知の技術(例えば、QRコード(登録商標)など)を用いれば良い。

40

【0304】

また、CPU91aは、特典入手情報を変換した2次元コードを液晶表示器51に表示した後、遊技者によって2次元コードの表示終了操作(賭数設定操作)がなされるか、2次元コードの表示開始後、表示終了時間(本実施例では60秒)が経過した時点で2次元コードの表示を終了するようになっている。

【0305】

50

また、CPU 91aは、図14に示すように、特典入手情報を特定可能な2次元コードを液晶表示器51に表示されている間は、デモ演出の実行を禁止するようになっており、この間に、待機コマンドを受信した場合、すなわちゲーム終了後、賭数が設定されずに一定時間が経過した場合、クレジットの精算操作がなされた場合、賭数の精算操作がなされた場合であっても、遊技者によって2次元コードの表示終了操作（賭数設定操作）がなされるか、2次元コードの表示開始後、表示終了時間（本実施例では60秒）が経過して2次元コードの表示が終了するまでは、デモ演出が実行されることがなく、2次元コードの表示が終了した時点で、表示中に待機コマンドを受信しており、かつその後BETコマンドを受信していなければ、その時点からデモ演出を実行するようになっている。

【0306】

10

特典付与抽選では、当日におけるビッグボーナス（1）（2）の合計回数に応じて異なる当選確率を適用するようになっている。詳しくは、ビッグボーナス（1）（2）の合計回数が40回未満で、5の倍数以外であれば、 $1/50$ の当選確率を適用し、ビッグボーナス（1）（2）の合計回数が、5回、10回、15回、20回、25回、30回、35回であれば、それぞれ $1/10$ 、 $1/8$ 、 $1/6$ 、 $1/5$ 、 $1/4$ 、 $1/3$ 、 $1/2$ の当選確率を適用し、ビッグボーナス（1）（2）の合計回数が、40回以上であれば常に $1/1.5$ の当選確率を適用するようになっている。

【0307】

このように、本実施例では、ビッグボーナス（1）（2）の合計回数が40回未満においては、5の倍数の回数のときに、それ以外の回数のときよりも高い割合で特典付与抽選に当選するようになっており、5の倍数であっても、回数が多い方が少ないときよりも高い割合で特典付与抽選に当選するようになっており、40回以上であれば、39回未満のときよりも高い割合で特典付与抽選に当選するようになっている。すなわち特典付与抽選では、ビッグボーナスの履歴に応じて当選確率変動するようになっている。

20

【0308】

特典を入手するための特典入手情報は、特典付与サーバにアクセスするためのURLと、特典を入手する際に必要となる文字列と、からなり、図15に示す手順で作成される。

【0309】

以下に、特典入手情報の作成手順について説明すると、CPU 91aは、特典付与抽選に当選すると、時計装置97から現在の日時（年／月／日／時／分／秒）（作成日時）を取得し、所定の範囲でランダムに変動するCPU 91aのレジスタの値を取得し、RAM 91cの遊技履歴格納領域に格納されているその時点の遊技履歴（ビッグボーナス（1）の回数／ビッグボーナス（2）の回数／レギュラーボーナスの回数／ボーナス間ゲーム数／総ゲーム数／差枚数）を取得する。

30

【0310】

そして取得した作成日時、レジスタの値、遊技履歴に当該スロットマシンの機種に固有の機種IDを付加して後述する特典付与サーバにて提供する特典を抽出する際に使用する特典抽出用パラメータを作成する。

【0311】

次いで、特典抽出用パラメータを、特典付与サーバに格納されているものと同一の共通鍵にて特典抽出用パラメータを暗号化し、さらに特典抽出用パラメータを暗号化した文字列を、特典付与サーバのURLにパラメータとして付加することによって特典入手情報が作成される。

40

【0312】

次に、特典入手情報の利用例について説明する。

【0313】

遊技者が液晶表示器51に表示された2次元コードを遊技者が所持する携帯電話などに搭載された2次元コードリーダで読み取ることにより、テキストデータとしての特典入手情報、すなわち特典付与サーバのURLにパラメータとして特典抽出用パラメータを暗号化した文字列がURLパラメータとして付加された文字列に変換されて取得される。遊技

50

者が所持する携帯電話がインターネットへの接続機能を有する場合であれば、変換された特典入手情報に基づいて特典付与サーバに直接アクセスすることが可能となる。尚、特典付与サーバへのアクセスは、2次元コードリーダを搭載した携帯電話からに限らず、読み取った特典入手情報を用いてインターネットへの接続が可能な他の端末からもアクセス可能である。

【0314】

特典付与サーバには、遊技者に特典として付与されるコンテンツが格納されたコンテンツデータベースと、過去に特典の付与に用いられた特典入手情報を履歴として保存する特典付与履歴テーブルと、機種ID、作成日時、遊技履歴に基づいて付与するコンテンツを抽出するための抽出プログラムと、が搭載されており、特典付与サーバが、特典入手情報 10
に基づいてアクセスを受けると、特典入手情報のURLに付加されたパラメータを前述した共通鍵にて複合化し、特典入手情報から特典抽出用パラメータを取得する。

【0315】

特典抽出用パラメータには、機種ID、作成日時、Rレジスタの値、遊技履歴が含まれており、特典付与サーバは、特典抽出用パラメータに含まれる機種ID、作成日時、Rレジスタの値、遊技履歴を、特典付与履歴テーブルに保存されている特典入手情報の履歴と照合し、機種ID、作成日時、Rレジスタの値、遊技履歴の全てが一致する特典入手情報の履歴が存在する場合には、既に特典を付与していると判断して、当該特典入手情報を使用できない旨を返信する。また、機種ID、作成日時、Rレジスタの値、遊技履歴の全て 20
が一致する特典入手情報の履歴が存在しなければ、特典抽出用パラメータに含まれる機種ID、作成日時、遊技履歴に基づいて、抽出条件と一致するコンテンツを抽出し、抽出したコンテンツを返信する。これにより、特典入手情報に基づいてアクセスした遊技者は、特典付与サーバが抽出したコンテンツを特典として取得できるようになっている。尚、抽出条件と一致するコンテンツが複数抽出された場合には、抽出したコンテンツ複数のコンテンツからいずれか1つのコンテンツの選択を促す旨を返信し、これに基づいて選択されたコンテンツを送信するようになっている。

【0316】

特典付与サーバに搭載された抽出プログラムには、機種ID、機種ID毎に予め定められた複数の期間（例えば、設置後1ヶ月まで、設置後1ヶ月～3ヶ月まで、設置後3ヶ月以降など）毎にコンテンツの抽出条件が設定されているとともに、さらに、遊技履歴に応じた抽出条件（例えば、ビッグボーナス10回未満、10回以上、差枚数が既定値未満、既定値以上、総ゲーム数が規定数未満、規定数以上、ボーナス間ゲーム数が規定数未満、規定数以上など）が設定されており、特典抽出用パラメータに含まれる機種ID、特典抽出用パラメータの作成日時が含まれる期間、特典抽出用パラメータの遊技履歴と一致する条件のコンテンツを抽出するようになっている。また、これら特典付与サーバの運営者が抽出条件は任意に変更できるようになっている。 30

【0317】

本実施例においてサブ制御部91のCPU91aは、移行役及び転落役種類報知抽選、報知実行抽選、報知モード抽選、連続演出抽選、背景選択抽選、演出パターン選択処理、特典付与抽選を行う際に、同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いるようになっている。すなわち複数種類の抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いて抽選を行うようになっており、これら複数種類の抽選のそれぞれに対して乱数カウンタを設ける必要がない。尚、本実施例では、これら全ての抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いて抽選を行うようになっているが、全ての抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いる場合でなくとも、少なくとも複数種類の抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いるものであれば上記の効果は得られる。 40

【0318】

また、CPU91aは、リール回転開始コマンドを受信してから全てのリールについてのリール停止コマンドを受信するまでの間、常にリールLED55を点灯状態とする制御を行うようになっている。これは、少なくともリールの変動中においては、リールLED 50

5 5を点灯し、リールを背後から照射することによりリールの視認性を高めるために行うものである。

【0319】

本実施例においてメイン制御部41は、ゲーム終了後から賭数の設定操作がなされず一定時間(30秒)経過したとき、クレジットの精算操作がなされたとき、賭数の精算操作がなされたときに待機コマンドを送信するようになっている。

【0320】

一方、サブ制御部91のCPU91aは、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、待機コマンドを受信したときに、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)を行うようになっている。

10

【0321】

このため、図16(a)に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から遊技の進行操作がなされず一定時間(30秒)が経過したときに、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)が行われることとなる。

【0322】

また、図16(b)に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前であっても、クレジットの精算操作がなされたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)が行われることとなる。

20

【0323】

また、メイン制御部41は、賭数が設定されている状態においては、ゲーム終了後から経過した時間に関わらず待機コマンドを送信しないようになっている。

【0324】

このため、図17(a)に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前に賭数が設定されたときには、ゲーム終了後から一定時間が経過しても遊技効果音の消音制御は行われず、その後、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときに、遊技効果音の消音制御が行われるようになっている。

【0325】

30

また、図17(b)に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前に賭数が設定され、かつゲーム終了後から一定時間が経過する前であっても、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)が行われることとなる。

【0326】

尚、CPU91aは、消音制御を行った後、賭数が設定されたとき、すなわち待機コマンドを受信した後、BETコマンドを受信したときに遊技効果音を通常音量(MAX)に戻すようになっている。

【0327】

40

また、CPU91aは、図18に示すように、賭数が設定されている状態、すなわちBETコマンドを受信した後、賭数の精算に伴う待機コマンドを受信していない状態においては、メニュー画面の表示を禁止するようになっており、賭数が既に設定されており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態では、遊技履歴の閲覧や演出モードの変更を行うためのメニュー画面の表示が行われないようになっている。

【0328】

また、賭数が既に設定されている状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過した場合でも、メイン制御部41が待機コマンドを送信しないようになっている。このため、CPU91aは、図18に示すように、ゲーム終了後から一定時間が経過した場合でも、賭数が既に設定されており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であれ

50

ば、デモ演出を行わないようになっている。

【0329】

また、賭数が既に設定されている状態において、ゲーム終了後から一定時間（30秒）が経過した場合でも、メイン制御部41が待機コマンドを送信しないようになっているので、この状態で遊技効果音が継続して出力されている場合でも、CPU91aは、図18に示すように、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であるため、遊技効果音を消音する制御は行わないようになっている。

【0330】

次に、液晶表示器51の表示制御を行う表示制御回路92について説明する。

【0331】

表示制御回路92は、図19に示すように、CPU91aからの制御指示に従って液晶表示器51に表示される画像の描画制御や表示制御などを行うグラフィックコントローラ1200と、液晶表示器51に表示される動画像を構成するストリーム（圧縮された一連の動画データ、各画像データをフレームとも呼ぶ）やスプライト画像として用いる画像要素データとしてのキャラクタ（人物、動物、文字、図形、記号等の画像データ、CGデータとも呼ぶ）などのデータが格納される画像要素データ記憶手段としてのCGROM1205、VRAM（ビデオRAM）領域として使用される画像データ記憶手段としてのSDRAM（シンクロナスDRAM）1210と、を備える。

【0332】

グラフィックコントローラ1200は、グラフィックコントローラ1200の各種設定などが格納されるシステムレジスタ1202、アトリビュート（キャラクタを描画する際に使用されるパラメータであり、キャラクタの描画順序や、色数、拡大縮小率、パレット番号、座標などを指定するデータ）が格納されるアトリビュートレジスタ1203、VRAM領域の後述する描画領域への画像の描画制御を行う描画制御部1206、描画制御部1206が画像を描画する際にパレットデータ（キャラクタの表示色が定義されたデータ）を一時的に保存するためのパレットバッファ1207、描画制御部1206が画像を描画する際にCGデータを一時的に保存するためのCGデータバッファ1208、CGROM1205に格納されているCGデータをVRAM領域に転送する制御を行うデータ転送制御部1211、CGROM1205に格納されたストリームをVRAM領域に展開する圧縮動画デコーダ1212、VRAM領域の後述する表示領域に格納されている画像データを表示するためのビデオ信号（R（赤）、G（緑）、B（青））信号及び同期信号を出力する表示制御部1213、表示制御部1213から出力されたビデオ信号をアナログ信号に変換して液晶表示器51に出力するDAコンバータ1214などが搭載された集積回路である。

【0333】

また、液晶表示器51は、グラフィックコントローラ1200から出力されたアナログ信号を受けて液晶素子の駆動を行う液晶駆動回路1215を有している。液晶駆動回路1215は、グラフィックコントローラ1200からビデオ信号（アナログ信号）が出力されていない状態において、全ての液晶素子の駆動を行わない（電圧を印加しない）ようになり、このような場合には、液晶表示器51の表示領域51aが透過状態となる。

【0334】

グラフィックコントローラ1200の内部には、システムバス、CGバスが設けられており、システムバス及びCGバスはCPUインターフェイス1201を介してサブ制御部91のCPU91aと接続されるとともに、CGバスはCGバスインターフェイス1204を介してCGROM1205に接続されている。システムバスにはシステムレジスタ1202が接続されるとともに、CGバスにはアトリビュートレジスタ1203が接続されており、CPU91aは、システムレジスタ1202及びアトリビュートレジスタ1203にアクセスできるようになっている。

【0335】

また、描画制御部1206、データ転送制御部1211、圧縮動画デコーダ1212、

10

20

30

40

50

表示制御部1213はシステムバスに接続されており、システムレジスタ1202にアクセスできるようになっている。また、描画制御部1206、データ転送制御部1211、圧縮動画デコーダ1212はCGバスに接続されており、CGROM1205、アトリビュートレジスタ1203にアクセスできるようになっている。

【0336】

また、グラフィックコントローラ1200の内部には、更にVRAMバスが設けられており、VRAMバスは、VRAMバスインターフェイス1209を介してSDRAM1210と接続されている。VRAMバスには、描画制御部1206、データ転送制御部1211、圧縮動画デコーダ1212、表示制御部1213が接続されており、VRAMバスを介してSDRAM1210のVRAM領域にアクセスできるようになっている。

10

【0337】

システムレジスタ1202には、初期設定、描画、データ転送、圧縮動画データのデコードの実行などの命令を格納するシステム制御レジスタ、後述する割込信号の出力命令などを格納する割込制御レジスタ、VRAM領域における描画領域、パレットデータの配置領域などを格納する描画レジスタ、データ転送時の転送元のアドレス、転送先のアドレスなどを格納するデータ転送レジスタ、VRAM領域における表示領域などを格納する表示レジスタ、展開するストリームの格納アドレス、展開するストリームのタイプ、VRAM領域においてストリームが展開される展開用バッファの配置領域、ストリームの展開時に用いるテンプレートであるDCネストの配置位置、現在展開を行っているフレームや全フレームの展開が終了した旨を示すステータスなどを格納するデコードレジスタなどが割り当てられている。

20

【0338】

CPUインターフェイス1201は、Vblank（画像を更新する周期であり、本実施例では、33.3ms）の開始毎にCPU91aに対してVblank割込信号を出力するとともに、割込制御レジスタの設定状態に応じて、描画終了時にその旨を示す描画終了割込信号を、アトリビュートの読込終了時にその旨を示す読込終了割込信号を、データ転送終了時にその旨を示す転送終了割込信号を、CPU91aに対してそれぞれ出力する。

【0339】

描画制御部1206、データ転送制御部1211、圧縮動画デコーダ1212、表示制御部1213は、システム制御レジスタに初期設定の命令が格納されると、各デバイスの初期化を実行する。そして、全てのデバイスの初期化完了信号の出力が命令された時点で、CPUインターフェイス1201は、初期化が完了した旨を示す初期化完了信号をCPU91aに対して出力する。

30

【0340】

描画制御部1206は、システム制御レジスタにアトリビュートの読込の実行命令が格納されると、アトリビュートレジスタ1203に格納されているアトリビュートを読み込み、アトリビュートの読み込みが終了すると読込終了割込信号の出力を命令する。

【0341】

また、描画制御部1206は、システム制御レジスタに描画の実行命令が格納されると、アトリビュートレジスタ1203から読み込んだアトリビュートに従って、VRAM領域に配置されているキャラクタ、ストリームから展開されたフレームを、VRAM領域において指定された描画領域に描画する描画処理を行い、描画が終了すると描画終了割込信号の出力を命令する。

40

【0342】

データ転送制御部1211は、システム制御レジスタにデータ転送の実行命令が格納されると、データ転送レジスタにて指定されたCGROM1205に格納されているキャラクタやパレットデータをVRAM領域の指定された位置に転送するデータ転送処理を行い、データ転送が終了すると転送終了割込信号の出力を命令する。

【0343】

圧縮動画デコーダ1212は、システム制御レジスタにデコードの実行命令が格納され

50

ると、デコードレジスタにて指定されたストリームをVRAM領域に展開する展開処理を行い、ストリームを構成する各フレームの展開が終了する毎にデコードレジスタのステータスを更新し、全てのフレームの展開が終了したときに、デコードレジスタのステータスに全フレームの展開の終了を設定する。

【0344】

表示制御部1213は、表示レジスタにて指定されているVRAM領域の表示領域の画像データをビデオ信号として出力する表示処理を行う。本実施例では、表示領域と描画領域とがVblank毎に交互に切り替わる。このため、あるVblankにおいて描画領域として割り当てられた領域の描画が行われるとともに、次のVblankにおいては、表示領域に切り替わるので、前のVblankにおいて描画された画像データが表示出力されることとなり、その間も他方の領域で描画が行われることとなる。

10

【0345】

図20は、SDRAM1210のVRAM領域の構成を示す図である。

【0346】

VRAM領域には、パレットデータが配置されるパレット領域、液晶表示器51に表示される画像データが格納される表示領域、描画処理によってキャラクタなどが描画されるフレームメモリまたはフレーム領域としての描画領域、起動時に使用頻度の高いキャラクタがCGROM1205から読み出されてキャラクタに応じて割り当てられたアドレス領域に常時格納される専用キャラクタ用バッファL1、使用状況に応じて必要なキャラクタがCGROM1205から読み出されて格納される一時記憶領域としての汎用キャラクタ用バッファL2、エラー発生画面や前述した促進報知画面等に道いられるキャラクタがCGROM1205から読み出されて格納されるエラー用キャラクタ用バッファL3などの各領域が割り当てられている。

20

【0347】

特に、パレット領域、専用キャラクタ用バッファL1、エラー用キャラクタ用バッファL3は固定的に割り当てられており、その領域に他のデータが配置されることはなく、また、これらバッファが固定的に割り当てられているキャラクタについては、他の領域に配置されることがない。また、表示領域と描画領域は同一サイズの領域であり、交互に切り替えて割り当てられており、一方の領域に描画している状態で、他方の領域の画像データが液晶表示器51に表示されることとなる。このため、描画領域への描画処理と表示領域の表示処理とを並行して実行できるとともに、1ラインに描画できるキャラクタの数が制限されないようになっている。更に、動画の再生中にフレームレート（一定期間で表示が更新される割合）を変更することもできる。尚、表示領域及び描画領域として割り当てられた2つの領域も固定的に割り当てられており、その領域に他のデータが配置されることはない。また、これら以外の領域に、動画のソースデータとなるキャラクタなどが配置されるようになっている。

30

【0348】

前述のように、サブ制御部91のCPU91aは、CPUインターフェイス1201を介してシステムレジスタ1202及びアトリビュートレジスタ1203にアクセスできるようになっており、前述した液晶表示器51の表示パターンを定めたプロセスデータに従ってこれらシステムレジスタ1202及びアトリビュートレジスタ1203に実行命令や必要なデータを格納することで、グラフィックコントローラ1200を間接的に制御する。

40

【0349】

プロセスデータには、Vblank毎にCPU91aがシステムレジスタ1202やアトリビュートレジスタ1203に対して行う設定内容が定められている。システムレジスタ1202の設定内容としては、描画、データ転送、デコードの実行命令や、データ転送を行うCGデータやパレットデータ、アトリビュートの設定などがある。また、アトリビュートレジスタ1203の設定内容は、アトリビュート、すなわちキャラクタを描画する際に使用されるパラメータそのものである。

50

【0350】

また、プロセスデータには、Vブランク毎に画像の更新が行われるようにアトリビュートが設定されている。このため、画像の更新は、Vブランク毎に行われることとなる。

【0351】

次に、描画制御について説明する。

【0352】

描画制御部1206が描画処理を行うためには、描画に必要なキャラクタやストリームから展開されたフレームがVRAM領域に配置されている必要がある。このうちストリームから展開されたフレームは、圧縮動画デコーダによって展開用バッファに格納されるため、描画用ポインタが示す展開用バッファに格納されているフレームを用いれば良いので、これとは別にスプライト画像のソースデータとなるキャラクタをVRAM領域に配置する必要がある。

10

【0353】

このため、CPU91aは、動画再生を行う際に、当該動画再生に必要な全てのキャラクタのCGROM1205からVRAM領域への転送命令を行う。これに伴いデータ転送制御部1211によって動画再生に必要な全てのキャラクタがVRAM領域に配置されることとなる。動画再生を行う場合には、何度も繰り返して同じキャラクタを描画に用いることが多いが、CGROM1205に格納されたデータは圧縮されており、これを読み出すのに時間を要するので、前述のように動画再生を行う最初の段階で、必要な全てのキャラクタをVRAM領域に配置することにより、各フレーム毎にCGROM1205からデータを読み出すのに比較して描画に要する時間が少なくて済むこととなる。尚、起動時に予め専用キャラクタ用バッファL1に転送されている使用頻度の高いキャラクタについてはこの限りではない。また、本実施例では、CPU91aが動画再生を行う際に、当該動画再生に必要な全てのキャラクタのCGROM1205からVRAM領域への転送命令を行うようになっているが、描画に必要なキャラクタの転送命令をその都度行うようにしても良い。

20

【0354】

本実施例では、CPU91aは、起動時に液晶表示器51の表示領域51aにおける透過領域51bに対応する形状及び大きさであり、液晶表示器51に表示させた際に透過色（本実施例では白色）となる透過領域用キャラクタを含む使用頻度の高いキャラクタのCGROM1205からVRAM領域の専用キャラクタ用バッファL1への転送命令を行う。これに伴いデータ転送制御部1211によって使用頻度の高いキャラクタがVRAM領域の専用キャラクタ用バッファL1に配置されることとなる。このため、使用頻度の高いキャラクタについては、動画再生毎にCGROM1205からデータを読み出すのに比較して描画に要する時間が少なくて済むこととなる。

30

【0355】

描画制御部1206が描画処理を行うためには、アトリビュートレジスタ1203にアトリビュートが設定されている必要がある。アトリビュートは、Vブランク毎に異なるため、Vブランク毎にプロセスデータに従ったアトリビュートをアトリビュートレジスタ1203に格納する。

40

【0356】

そして、CPU91aは、動画再生を開始した後、Vブランク毎に、アトリビュートをアトリビュートレジスタ1203に設定した後、アトリビュートの読込の実行を命令する。これに伴い描画制御部1206は、アトリビュートレジスタ1203のアトリビュートを読み込んで、読込が終了すると読込終了割込信号の出力を命令する。これを受けてCPU91aは描画の実行を命令し、描画制御部1206は、読み込んだアトリビュートに従って描画領域に画像データの描画を行う。

【0357】

図21は、VRAM領域に必要なキャラクタが配置された状態の一例を示す図であり、図22は、描画制御部1206による描画領域へのキャラクタなどの描画の状況の一例を

50

示す図である。

【0358】

ここで、キャラクタA～Cを用いて描画する場合の制御状況を図21及び図22に基づいて説明する。尚、以下では、描画に用いるキャラクタA～Cなどの画像データをオブジェクトとも呼ぶ。

【0359】

描画制御部1206は、図21に示すように、描画に必要なキャラクタA～C、透過領域用キャラクタがVRAM領域に配置された状態で描画の実行命令を受けると、描画領域への描画を開始する。

【0360】

これらVRAM領域に配置されたオブジェクトが描画される順番は、アトリビュートレジスタ1203から読み込んだアトリビュートによって定められている。アトリビュートには、オブジェクトが描画される順番として視覚者から見て手前側に表示するオブジェクト（3D空間のZ軸方向において視点に最も近くなるオブジェクト）ほど高い優先順位が定められており、描画制御部1206は、優先順位の高いオブジェクトから順に描画を行う。ここでは、アトリビュートに透過領域用オブジェクト、キャラクタA、B、Cの順番で描画する順番が定められている。尚、本実施例においてCPU91aは、リールの変動中において、必ず透過領域用オブジェクトを最優先で描画されるようにアトリビュートを設定するようになっている。このため、リールの変動中においては必ず透過領域用オブジェクトが他のオブジェクトよりも先に描画されるとともに、必ず透過領域用オブジェクトが他のオブジェクトよりも視覚者から見て手前側に描画されるようになっている。

【0361】

描画制御部1206は、まず、図22に示すように、VRAM領域の描画領域において液晶表示器51の透過領域51bに対応する領域に透過領域用キャラクタを描画する。

【0362】

次いで、アトリビュートに設定された描画の順番のうち次に優先順位の高いキャラクタAをアトリビュートによって指定された領域に描画する。この際、キャラクタAを描画する領域のうち、既に描画されているオブジェクト、すなわち透過領域オブジェクトと重なる領域については、描画を行わない。具体的には、キャラクタAを描画する領域を、描画領域の画素毎に既にオブジェクトが描画されているか否かを判定し、オブジェクトが描画されていない画素については、キャラクタAの対応する画素を描画し、オブジェクトが既に描画されている画素については、描画を行わないようになっている。

【0363】

キャラクタAの描画が終了すると、次に優先順位の高いキャラクタBをアトリビュートによって指定された領域に描画する。キャラクタBについても同様に描画する領域のうち、既に描画されているオブジェクトと重なる領域については、描画を行わない。そして、同様にしてキャラクタCの描画を行い、最も優先順位の低いオブジェクトの描画が終了した時点で描画終了割込信号の出力を命令する。尚、キャラクタCのように描画領域をはみ出して配置されるオブジェクトについては、既に描画されているオブジェクトと重なる領域と同様にはみ出している領域の画素については、描画を行わず、描画領域に含まれる画素についてのみ描画を行う。

【0364】

このように描画制御部1206は、描画領域のうち、アトリビュートによって設定された最も手前側のオブジェクトから順番に描画するようになっている。この際、既にオブジェクトが配置されている領域については、描画を行わない。すなわち描画の必要のない画素については、描画を行わないようになっている。

【0365】

また、リールの変動中においては、液晶表示器51の透過領域51bに対応する領域に、透明色（白）の透過領域用オブジェクトを最優先で（視覚者から見て最も手前側に）描画する旨が設定されたアトリビュートが設定されるので、リールの変動中は、液晶表示器

10

20

30

40

50

5 1 の透過領域 5 1 b に対応する領域に、透明色（白）の透過領域用オブジェクトが常に最初に描画され、V R A M 領域に設定された表示領域において、液晶表示器 5 1 の表示領域 5 1 a のうち常に画像が表示されることのない透過領域 5 1 b に対応する領域に、その他のオブジェクトの描画が行われることがない。

【0 3 6 6】

尚、本実施例では、描画制御部 1 2 0 6 が、描画領域のうち、アトリビュートによって設定された最も手前側のオブジェクトから順番に描画するとともに、既にオブジェクトが配置されている領域については、描画を行わないようになっているが、描画領域の各画素についてアトリビュートを参照し、該当する画素に位置するオブジェクトのうち視覚者から見て最も手前側に位置するオブジェクトを判定し、最も手前側に位置すると判定されたオブジェクトの描画を行うようにしても良い。そして、このようにした場合にも、リールの変動中において、液晶表示器 5 1 の透過領域 5 1 b に対応する領域に、透明色（白）の透過領域用オブジェクトを最優先で（視覚者から見て最も手前側に）描画する旨が設定されたアトリビュートが設定されることにより、液晶表示器 5 1 の透過領域 5 1 b に対応する画素には、常に透明色（白）の透過領域用オブジェクトが描画され、その他のオブジェクトが描画されることはない。

【0 3 6 7】

また、本実施例では、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出、確定演出、デモ演出、メニュー画面（履歴の閲覧画面、演出タイプの選択画面を含む）の表示などを行う際に、これら各演出に伴う動画再生に必要なキャラクタを V R A M 領域の汎用キャラクタ用バッファ L 2 に転送するようになっているが、汎用キャラクタ用バッファ L 2 の容量上、例えば、連続演出に必要なキャラクタと、デモ演出に必要なキャラクタまたはメニュー画面（履歴の閲覧画面、演出タイプの選択画面を含む）の表示に必要なキャラクタと、を汎用キャラクタ用バッファ L 2 に同時に転送することができない。このため、新たに動画再生を行う際には、汎用キャラクタ用バッファ L 2 に格納されている、それまで行われていた動画再生のためのキャラクタに対して新たな動画再生のためのキャラクタを上書きするようになっている。

【0 3 6 8】

しかしながら、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出の実行中にデモ演出を行ったりメニュー画面を表示すると、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出に用いていた汎用キャラクタ用バッファ L 2 のキャラクタがデモ演出やメニュー画面（履歴の閲覧画面、演出タイプの選択画面を含む）の表示に用いるキャラクタに上書きされてしまい、デモ演出やメニュー画面から連続演出（追加演出含む）やボーナス演出に復帰する際には、再び C G R O M 1 2 0 5 から連続演出（追加演出含む）やボーナス演出に用いるキャラクタを読み出して汎用キャラクタ用バッファ L 2 に転送する必要がある。このため、本実施例では、図 2 3 （a）に示すように、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出の実行中においては、デモ演出の実行やメニュー画面の表示（履歴の閲覧、演出タイプの変更）が禁止されるようになっており、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出の実行中にデモ演出が実行されたり、履歴の閲覧や演出のタイプの選択のためにメニュー画面が表示されることにより、デモ演出やメニュー画面の表示のために、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出のキャラクタを C G R O M 1 2 0 5 から読み出して V R A M の汎用キャラクタ用バッファ L 2 に書き込むというオーバーヘッドが重複して生じることをなくすることができる。

【0 3 6 9】

また、本実施例では、特に連続演出（追加演出含む）やボーナス演出の実行中においては、メニュー画面の表示が禁止されるので、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出の実行中に演出タイプの変更がなされることがなく、仮にメニュー画面の表示がに伴って V R A M の汎用キャラクタ用バッファ L 2 に展開されている連続演出やボーナス演出のキャラクタが上書きされない場合でも、連続演出やボーナス演出の実行中に演出モードが変更されてしまうことに伴い、変更後の演出モードに応じた連続演出やボーナス演出のキャラ

クタをC G R O M 1 2 0 5から読み出して、読み出したキャラクタを、V R A Mの汎用キャラクタ用バッファL 2に展開されている連続演出やボーナス演出のキャラクタ、すなわち変更前の演出モードに基づく連続演出やボーナス演出のキャラクタに対して上書きするというオーバーヘッドが生じることをなくすることができる。

【0370】

また、図23(b)に示すように、確定演出が実行され、確定画面が表示されている状態においても、デモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるようになっており、確定演出の実行中にデモ演出が実行されたり、履歴の閲覧や演出タイプの選択のためにメニュー画面が表示されることにより、デモ演出やメニュー画面の表示のために、確定画面を構成するキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出してV R A Mの汎用キャラクタ用バッファL 2に書き込むというオーバーヘッドが重複して生じることをなくすることができる。

10

【0371】

また、本実施例では、エラー報知画面を表示する際に、それに伴う動画再生に必要なキャラクタを汎用キャラクタ用バッファL 2とは別に割り当てられたエラー用キャラクタ用バッファL 3に転送するようになっている。このため、連続演出（追加演出含む）やボーナス演出の実行中にエラー報知画面を表示し、かつエラーの解消に伴って元の演出の画面に復帰させる場合でも、汎用キャラクタ用バッファL 2のキャラクタが上書きされることがなく、エラー報知画面を表示するために、連続演出やボーナス演出のキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出してV R A Mの汎用キャラクタ用バッファL 2に再度書き込むというオーバーヘッドが重複して生じることをなくすることができる。

20

【0372】

また、本実施例では、確定演出が実行されている間は、デモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるようになっており、確定演出によってボーナスの当選が報知されている状態でデモ演出の実行やメニュー画面の表示がなされることによって確定画面が消えてしまうことがない。

【0373】

また、ボーナスの当選を示す演出結果となり、当該ゲームの終了後（遊技状態コマンドを受信した後）、B E Tコマンドを受信することで確定演出の実行を待っている間においても、デモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるようになっており、既にボーナスの当選を示す演出結果が報知されているにも関わらず、確定演出が実行されるまでの間にデモ演出が実行されることによって当該演出結果が消えてしまうことがない。

30

【0374】

次に、本実施例におけるメイン制御部41のC P U 4 1 aが実行する各種制御内容を、図24～図37に基づいて以下に説明する。

【0375】

C P U 4 1 aは、リセット回路49からリセット信号が入力されると、図24のフローチャートに示す起動処理を行う。尚、リセット信号は、電源投入時及びメイン制御部41の動作が停滞した場合に出力される信号であるので、起動処理は、電源投入に伴うC P U 4 1 aの起動時及びC P U 4 1 aの不具合に伴う再起動時に行われる処理である。

40

【0376】

起動処理では、まず、内蔵デバイスや周辺I C、割込モード、スタックポインタ等を初期化した後（S a 1）、入力ポートから電圧低下信号の検出データを取得し、電圧低下信号が入力されているか否か、すなわち電圧が安定しているか否かを判定し（S a 2）、電圧低下信号が入力されている場合には、電圧低下信号が入力されているか否かの判定以外は、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。

【0377】

S a 2のステップにおいて電圧低下信号が入力されていないと判定した場合には、Iレジスタ及びI Yレジスタの値を初期化する（S a 3）とともに、打止スイッチ36、自動精算スイッチ29の状態を取得し、C P U 4 1 aの特定のレジスタに打止機能、自動精算

50

機能の有効／無効を設定する（S a 4）。Iレジスタ及びI Yレジスタの初期化により、Iレジスタには、割込発生時に参照する割込テーブルのアドレスが設定され、I Yレジスタには、RAM 4 1 cの格納領域を参照する際の基準アドレスが設定される。これらの値は、固定値であり、起動時には常に初期化されることとなる。

【0 3 7 8】

次いで、RAM 4 1 cへのアクセスを許可し（S a 5）、設定キースイッチ3 7がONの状態か否かを判定する（S a 6）。S a 6のステップにおいて設定キースイッチ3 7がONの状態でなければ、RAM 4 1 cの全ての格納領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）のRAMパリティを計算し（S a 7）、RAMパリティが0か否かを判定する（S a 8）。正常に電断割込処理（メイン）が行われていれば、RAMパリティが0になるはずであり、S a 8のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM 4 1 cに格納されているデータが正常ではないので、RAM異常を示すエラーコードをレジスタに設定し（S a 1 0）、図2 5に示すエラー処理に移行する。

10

【0 3 7 9】

S a 8のステップにおいてRAMパリティが0であれば、更に破壊診断用データが正常か否かを判定する（S a 9）。正常に電断割込処理（メイン）が行われていれば、破壊診断用データが設定されているはずであり、S a 9のステップにおいて破壊診断用データが正常でない場合（破壊診断用データが電断時に格納される5 A（H）以外の場合）にも、RAM 4 1 cのデータが正常ではないので、RAM異常を示すエラーコードをレジスタに設定し（S a 1 0）、図2 5に示すエラー処理に移行する。

20

【0 3 8 0】

エラー処理では、図2 5に示すように、現在の遊技補助表示器1 2の表示状態をスタックに退避し（S b 1）、レジスタに格納されているエラーコードを遊技補助表示器1 2に表示する（S b 2）。

【0 3 8 1】

次いで、レジスタに格納されているエラーコードを確認し、当該エラーコードがRAM異常エラーまたは異常入賞エラーを示すエラーコードであるか否かを判定し（S b 3）、RAM異常エラーまたは異常入賞エラーを示すエラーコードである場合には、RAM 4 1 cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1を行った後（S b 4）、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。

30

【0 3 8 2】

S b 3のステップにおいて、RAM異常エラー及び異常入賞エラー以外を示すエラーコードではないと判定された場合には、リセット／設定スイッチ3 8の操作が検出されているか否かを判定し（S b 5）、リセット／設定スイッチ3 8の操作が検出されていなければ、更にリセットスイッチ2 3の操作が検出されているか否かを判定し（S b 6）、リセットスイッチ2 3の操作も検出されていなければ、S b 4のステップに戻る。すなわちリセット／設定スイッチ3 8またはリセットスイッチ2 3の操作が検出されるまで、遊技の進行が不能な状態で待機する。

【0 3 8 3】

そして、S b 5のステップにおいてリセット／設定スイッチ3 8の操作が検出された場合、またはS b 6のステップにおいてリセットスイッチ2 3の操作が検出された場合には、レジスタに格納されているエラーコードをクリアし（S b 7）、遊技補助表示器1 2の表示状態をS b 1のステップにおいてスタックに退避した表示状態に復帰させて（S b 8）、もとの処理に戻る。

40

【0 3 8 4】

このようにエラー処理においては、RAM異常エラー及び異常入賞エラー以外によるエラー処理であれば、リセット／設定スイッチ3 8またはリセットスイッチ2 3が操作されることで、エラー状態を解除してもとの処理に復帰するが、RAM異常エラーまたは異常入賞エラーによるエラー処理であれば、リセット／設定スイッチ3 8またはリセットスイッチ2 3が操作されてもエラー状態が解除されることはない。

50

【0385】

図24に戻り、S a 9のステップにおいて破壊診断用データが正常であると判定した場合には、RAM 41 cのデータは正常であるので、RAM 41 cの非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化3を行った後(S a 11)、破壊診断用データをクリアする(S a 12)。次いで、各レジスタを電断前の状態、すなわちスタックに保存されている状態に復帰し(S a 13)、割込を許可して(S a 14)、電断前の最後に実行していた処理に戻る。

【0386】

S a 6のステップにおいて設定キースイッチ37がONの状態であれば、RAM 41 cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1を実行した後(S a 15)、設定値ワークに格納されている値(この時点では0)を1に補正する(S a 16)。次いで、割込を許可して(S a 17)、図26に示す設定変更処理、すなわち設定変更モードに移行し(S a 18)、設定変更処理の終了後、ゲーム処理に移行する。

10

【0387】

設定変更処理では、図26に示すように、RAM 41 cの設定値ワークに格納されている設定値(設定変更処理に移行する前に設定値ワークの値は1に補正されているので、ここでは1である)を読み出す(S c 1)。

【0388】

その後、リセット/設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態となり(S c 2、S c 3)、S c 2のステップにおいてリセット/設定スイッチ38の操作が検出されると、S c 1のステップにおいて読み出した設定値に1を加算し(S c 4)、加算後の設定値が7であるか否か、すなわち設定可能な範囲を超えたか否かを判定し(S c 5)、加算後の設定値が7でなければ、再びS c 2、S c 3のステップにおけるリセット/設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態に戻り、S c 5のステップにおいて加算後の設定値が7であれば設定値を1に補正した後(S c 6)、再びS c 2、S c 3のステップにおけるリセット/設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態に戻る。

20

【0389】

S c 3のステップにおいてスタートスイッチ7の操作が検出されると、その時点で選択されている変更後の設定値をRAM 41 cの設定値ワークに格納して、設定値を確定した後(S c 7)、設定キースイッチ37がOFFの状態となるまで待機する(S c 8)。そして、S c 8のステップにおいて設定キースイッチ37のOFFが判定されると、図24のフローチャートに復帰し、ゲーム処理に移行することとなる。

30

【0390】

このように起動処理においては、設定キースイッチ37がONの状態ではない場合に、RAMパリティが0であるか否か、破壊診断用データが正常であるか否かを判定することでRAM 41 cに記憶されているデータが正常か否かを判定し、RAM 41 cのデータが正常でなければ、エラー処理に移行する。RAM異常エラーによるエラー処理では、RAM異常エラーを示すエラーコードを遊技補助表示器12に表示させた後、いずれの処理も行わないループ処理に移行するので、ゲームの進行が不能化される。そして、RAM 41 cのデータが正常でなければ、割込が許可されることがないので、一度RAM異常エラーによるエラー処理に移行すると、設定キースイッチ37がONの状態では起動し、割込が許可されるまでは、電断しても電断割込処理(メイン)は行われず、すなわち電断割込処理(メイン)において新たにRAMパリティが0となるようにRAM調整用データが計算されて格納されることはなく、破壊診断用データが新たに設定されることもないので、CPU 41 aが再起動しても設定キースイッチ37がONの状態では起動した場合を除き、CPU 41 aを再起動させてもゲームを再開させることができないようになっている。

40

【0391】

そして、RAM異常エラーによるエラー処理に一度移行すると、設定キースイッチ37

50

がONの状態 で起動し、RAM 41cの使用 中スタ ック領域を除く全 ての領域が初期化さ れた後、設定変更処理が行われ、リセッ ト／設定ス イッチ38の操作により新たに設定値 が選択・設定されるまで、ゲームの進 行が不能な状態となる。すなわちRAM 異常エラ ーによるエラ ー処理に移行した状態では、リセッ ト／設定ス イッチ38の操作により新たに 設定値が選択・設定されたことを条件に、ゲームの進 行が不能な状態が解除され、ゲーム を再開させることが可能となる。

【0392】

図27は、CPU 41aが実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0393】

ゲーム処理では、BET処理(Sd1)、内部抽選処理(Sd2)、リール回転処理(Sd3)、入賞判定処理(Sd4)、払出処理(Sd5)、ゲーム終了時処理(Sd6)を順に実行し、ゲーム終了時処理が終了すると、再びBET処理に戻る。

【0394】

Sd1のステップにおけるBET処理では、賭数を設定可能な状態で待機し、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定され、スタートスイッチ7が操作された時点で賭数を確定する処理を実行する。

【0395】

Sd2のステップにおける内部抽選処理では、Sd1のステップにおけるスタートスイッチ7の検出によるゲームスタートと同時に内部抽選用の乱数を抽出し、抽出した乱数の値に基づいて上記した各役への入賞を許容するかどうかを決定する処理を行う。この内部抽選処理では、それぞれの抽選結果に基づいて、RAM 41cに当選フラグが設定される。

【0396】

Sd3のステップにおけるリール回転処理では、各リール2L、2C、2Rを回転させる処理、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されたことに 応じて対応するリール2L、2C、2Rの回転を停止させる処理を実行する。

【0397】

Sd4のステップにおける入賞判定処理では、Sd3のステップにおいて全てのリール2L、2C、2Rの回転が停止したと判定した時点で、各リール2L、2C、2Rに導出された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する処理を実行する。

【0398】

Sd5のステップにおける払出処理では、Sd4のステップにおいて入賞の発生が判定された場合に、その入賞に応じた払出枚数に基づきクレジットの加算並びにメダルの払出等の処理を行う。

【0399】

Sd6のステップにおけるゲーム終了時処理では、次のゲームに備えて遊技状態を設定する処理を実行する。また、ゲーム終了時処理では、RTに関連する制御を行うRT処理についても行われる。

【0400】

図28は、CPU 41aがSd2のステップにおいて実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0401】

本実施例の内部抽選処理では、まず、当該ゲームの遊技状態に応じて予め定められたメダルの投入枚数である規定枚数を読み出し(Se1)、Se2のステップに進む。規定枚数は、初期遊技状態、RT(1)及びRT(2)においては3枚、レギュラーボーナスの遊技状態においては1枚とされている。

【0402】

Se2のステップでは、メダルの投入枚数、すなわちBETカウンタの値が、Se1のステップにて読み出した規定枚数か否かを判定し、メダルの投入枚数が規定枚数であれば

10

20

30

40

50

S e 3 のステップに進み、メダルの投入枚数が規定枚数でなければ S e 4 のステップに進む。

【0403】

S e 3 のステップでは、R A M 4 1 c の設定値ワークに格納されている設定値が 1 ～ 6 の範囲であるか否か、すなわち設定値ワークに格納されている設定値が適正な値か否かを判定し、設定値が 1 ～ 6 の範囲であれば S e 5 のステップに進み、1 ～ 6 の範囲でなければ S e 4 のステップに進む。

【0404】

S e 4 のステップでは、R A M 4 1 c に格納されているデータが正常ではないと判定されたため、R A M 異常を示すエラーコードをレジスタに格納し、図 2 5 に示すエラー処理に移行する。

10

【0405】

S e 5 のステップでは、当該ゲームに用いる乱数を取得する乱数取得処理を行い、S e 6 のステップに進む。乱数取得処理では、サンプリング回路 4 3 にサンプリング指令を出力し、乱数発生回路 4 2 が発生している乱数をラッチさせ、ラッチさせた乱数の値を I / O ポート 4 1 d から入力して、これを抽出し、抽出した乱数に対して所定の論理演算を行い、その結果を乱数として取得する。

【0406】

S e 6 のステップでは、当該ゲームの遊技状態に応じて状態番号（0 ～ 4 のいずれか）を R A M 4 1 c に格納し、S e 7 のステップに進む。S e 7 のステップでは、状態番号が示す遊技状態において最初に抽選対象とする役番号を R A M 4 1 c に格納し、S e 8 のステップに進む。S e 7 のステップでは、状態番号が 0 ～ 2 の場合、すなわち初期遊技状態、R T（1）または R T（2）においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、最初に抽選対象とする役番号として 0（ビッグボーナス（1））を設定し、状態番号が 3 ～ 5 の場合、すなわち初期遊技状態、R T（1）または R T（2）においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、最初に抽選対象とする役番号として 1 1（リプレイ）を設定し、状態番号が 6 の場合、すなわちレギュラーボーナスの場合には、最初に抽選対象とする役番号として 1 5（スイカ）を設定する。

20

【0407】

S e 8 のステップでは、抽選対象とする役番号が 2 1 であるか否か、すなわち抽選対象となる全ての役の抽選が終了したか否かを確認し、2 1 である場合、すなわち抽選対象となる全ての役の抽選が終了している場合には S e 9 のステップに進む。2 1 でない場合には S e 1 0 のステップに進む。

30

【0408】

S e 9 のステップでは、R A M 4 1 c において一般役の当選フラグが格納される一般役格納ワークをクリアして、内部抽選処理を終了し、図 2 7 に示すフローチャートに復帰する。

【0409】

S e 1 0 のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて、役別テーブルに登録されている共通フラグが 1 か否かを確認し、1 である場合には S e 1 1 のステップに進み、1 でない場合には S e 1 2 のステップに進む。

40

【0410】

S e 1 1 のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて役別テーブルに登録されている R O M 4 1 b の判定値数の格納領域のアドレスを読み出す。そして、このアドレスに格納されている判定値数を取得して、S e 1 3 のステップに進む。

【0411】

S e 1 2 のステップでは、まず、R A M 4 1 c に格納されている設定値を読み出し、更に、処理対象の役番号と読み出した設定値に対応付けて、役別テーブルに登録されている R O M 4 1 b の判定値数の格納領域のアドレスを読み出す。そして、このアドレスに格納されている判定値数を取得して、S e 1 3 のステップに進む。

50

【0412】

S e 1 3のステップでは、内部抽選用の乱数値に、S e 1 1またはS e 1 2のステップにおいて取得した判定値数を加算し、加算の結果を新たな乱数値とし、S e 1 4のステップに進み、判定値数を内部抽選用の乱数値に加算したときにオーバーフローが生じたかを判定する。尚、オーバーフローの発生は、処理対象の役番号に該当する役が当選した旨を示している。そしてオーバーフローが生じた場合にはS e 1 6のステップに進み。オーバーフローが生じなかった場合にはS e 1 5のステップに進む。

【0413】

S e 1 5のステップでは、処理対象の役番号に1を加算し、S e 8のステップに戻る。

【0414】

S e 1 6のステップでは、役番号が0～10であるか、すなわち特別役または特別役を含む役の組み合わせを示す役番号か否かを確認し、役番号が0～10の場合にはS e 1 7のステップに進み、役番号が0～10でない場合にはS e 1 8のステップに進む。

【0415】

S e 1 7のステップでは、R A M 4 1 cにおいて特別役の当選フラグが格納される特別役格納ワークに、処理対象の役番号に対応する特別役の当選フラグを設定し、S e 1 8のステップでは、R A M 4 1 cの一般役格納ワークに、処理対象の役番号に対応する一般役の当選フラグを設定して、内部抽選処理を終了し、図27に示すフローチャートに復帰する。尚、S e 1 8のステップでは、役番号が1～3の場合、一般役は当選していないため、この場合には、R A M 4 1 cの一般役格納ワークをクリアする。

【0416】

図29は、C P U 4 1 aがS d 3のステップにおいて実行するリール回転処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0417】

リール回転処理では、まず、前のゲームのリール回転開始時点からウェイトタイム（本実施例では、約4.1秒）が経過したか否かを判定し（S f 1）、ウェイトタイムが経過していなければ、ウェイトタイムが経過するまで待機する。

【0418】

そして、S f 1のステップにおいてウェイトタイムが経過していれば、ウェイトタイムを新たに設定する（S f 2）。

【0419】

次いで、リールモータの回転開始時の設定を行い、リールの回転を開始させる（S f 3）。そして、テーブルインデックスを参照して、テーブル作成用データを特定し、特定したテーブル作成用データに基づいて、当該ゲームの遊技状態、役の当選状況、他のリールの停止状況に対応する停止制御テーブルを、回転中のリール別に作成し（S f 4）、停止準備完了時の設定を行う（S f 5）。これにより、停止操作を有効化させることが可能な状態となり、その後、後述するタイマ割込処理（メイン）の原点通過時処理において、リールの定速回転が検出された時点で、停止操作が有効となる。

【0420】

次いで、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rのいずれかのストップスイッチの操作が検出されたか否かを判定し（S f 6）、いずれのストップスイッチの操作も検出されていないければ、リール回転エラー（一定期間以上、リールセンサ33によりリール基準位置が検出されない場合に判定されるエラー）が発生したか否かを判定し（S f 7）、リール回転エラーが発生していなければ、更に、投入エラー（メダル投入が許可されている期間以外で、メダルの投入が検出した場合に判定されるエラー）が発生したか否か、及び払出エラー（メダルの払出が許可されている期間以外で、メダルの払出が検出した場合に判定されるエラー）が発生したか否かを判定し（S f 8、S f 9）、S f 7～S f 9のステップにおいていずれのエラーの発生も判定されなければ、S f 6のステップに戻る。

【0421】

S f 8のステップにおいて投入エラーの発生が判定された場合、またはS f 9のステッ

10

20

30

40

50

プにおいて払出エラーが判定された場合には、リール回転中の投入・払出エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し（S f 1 0）、図 2 5 に示すエラー処理に移行する（S f 1 1）。そして、エラーが解除された場合には、再び S f 6 のステップに戻る。

【0 4 2 2】

S f 7 のステップにおいてリール回転エラーの発生が判定された場合には、リール回転エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し（S f 1 2）、図 2 5 に示すエラー処理に移行する（S f 1 3）。これに伴い、リールの回転も一時的に停止する。そして、エラーが解除された場合には、再び S f 3 のステップに戻り、リールの回転が再開する。

【0 4 2 3】

S f 6 のステップにおいていずれかのストップスイッチの操作が検出された場合には、ストップスイッチに対応するリールモータにおける、その時点のリール基準位置からのステップ数（停止操作位置となるステップ数）を取得し、停止リールに対応するワークに設定した後（S f 1 4）、停止操作に対応するリールの回転が停止するまで待機する（S f 1 5）。 10

【0 4 2 4】

そして、停止操作に対応するリールの回転が停止すると、当該リールに対応するストップスイッチの操作の検出を無効化した後、全てのリールが停止したか否かを判定し（S f 1 6）、全てのリールが停止していなければ、S f 4 のステップに戻り、全てのリールが停止していれば、リール回転処理を終了して、図 2 7 のフローチャートに復帰する。

【0 4 2 5】 20

図 3 0 は、C P U 4 1 a が S d 4 の入賞判定処理において実行する入賞時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0 4 2 6】

入賞時処理では、まず、R O M 4 1 b に格納された役別テーブルを参照し、当該ゲームの遊技状態（状態番号）及び入賞役に対応するメダルの払出枚数を設定し（S g 1）、S g 2 のステップに進む。

【0 4 2 7】

S g 2 のステップにおいては、ビッグボーナス（1）が入賞したか否かを判定し、ビッグボーナス（1）が入賞していれば、S g 3 のステップに進み、ビッグボーナス（1）中を示すビッグボーナス（1）中フラグを R A M 4 1 c に設定し、S g 6 のステップに進む。 30

【0 4 2 8】

S g 2 のステップにおいてビッグボーナス（1）が入賞していなければ、S g 4 のステップに進み、ビッグボーナス（2）が入賞したか否かを判定し、ビッグボーナス（2）が入賞していれば、S g 5 のステップに進み、ビッグボーナス（2）中を示すビッグボーナス（2）中フラグを R A M 4 1 c に設定し、S g 6 のステップに進む。

【0 4 2 9】

尚、S g 4 のステップにおいてビッグボーナス（2）に入賞していなければ、S g 8 のステップに進む。

【0 4 3 0】 40

S g 6 のステップでは、R A M 4 1 c の特別役格納ワークをクリア（0 0 H を格納する）し、S g 7 のステップに進み、R A M 4 1 c においてビッグボーナス中のメダルの払出総数が格納されるビッグボーナス中払出数カウンタの値を初期化（0 とする）し、S g 8 のステップに進む。

【0 4 3 1】

S g 8 のステップにおいては、レギュラーボーナスが入賞したか否かを判定する。S g 8 のステップにおいてレギュラーボーナスが入賞していなければ、入賞時処理を終了して、元の処理に復帰する。

【0 4 3 2】

S g 8 のステップにおいてレギュラーボーナスが入賞していれば、S g 9 のステップに 50

進み、レギュラーボーナス中を示すレギュラーボーナス中フラグをRAM 41 cに設定するとともに、RAM 41 cの特別役格納ワークをクリア（00Hを格納する）し、Sg 10のステップに進む。

【0433】

Sg 10のステップでは、レギュラーボーナスゲーム数カウンタの値及びレギュラーボーナス中の入賞回数が格納されるレギュラーボーナス中入賞カウンタの値を初期化した後、入賞時処理を終了して、元の処理に復帰する。

【0434】

図31～図33は、CPU 41 aがSd 6のステップにおいて実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0435】

ゲーム終了時処理では、まず、RAM 41 cにRT (1) 中フラグが設定されているか否かに基づいてRT (1) 中か否かを判定し（Sh 1）、RT (1) 中でなければ、Sh 7のステップに進む。Sh 1のステップにおいてRT (1) 中であれば、RT (1) 及びRT (2) の残りゲーム数を格納するためにRAM 41 cに割り当てられたRTゲーム数カウンタの値を1減算し（Sh 2）、残りRTゲーム数が0か、すなわちRTゲーム数カウンタの値が0か否かを判定する（Sh 3）。Sh 3のステップにおいて残りRTゲーム数が0でなければ、Sh 4のステップに進み、残りRTゲーム数が0であれば、RAM 41 cに設定されているRT (1) 中フラグをクリアするとともに、当該ゲームでRTが終了した旨を示すRT終了フラグをRAM 41 cに設定し（Sh 6）、Sh 7のステップに進む。

【0436】

Sh 4のステップでは、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが入賞しているか否かを判定し、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、またはレギュラーボーナスのいずれかの特別役が入賞していれば、RAM 41 cに設定されているRT (1) 中フラグをクリアするとともに、RT終了フラグをRAM 41 cに設定し（Sh 7）、Sh 8のステップに進み、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが入賞していなければ、Sh 5のステップに進む。

【0437】

Sh 5のステップでは、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが当選しているか否かを判定し、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが当選していれば、Sh 8のステップに進み、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスも当選していなければ、Sh 6のステップに進む。

【0438】

Sh 6のステップでは、リプレイ（2）、リプレイ（3）、またはリプレイ（4）のいずれかのリプレイが入賞しているか否かを判定し、リプレイ（2）、リプレイ（3）、またはリプレイ（4）のいずれかのリプレイが入賞していれば、RAM 41 cに設定されているRT (1) 中フラグをクリアするとともに、RT終了フラグをRAM 41 cに設定し（Sh 7）、Sh 8のステップに進み、リプレイ（2）、リプレイ（3）、またはリプレイ（4）のいずれかのリプレイが入賞していなければ、Sh 8のステップに進む。

【0439】

Sh 8のステップでは、RAM 41 cにRT (2) 中フラグが設定されているか否かに基づいてRT (2) 中か否かを判定し、RT (2) 中でなければ、Sh 15のステップに進む。Sh 8のステップにおいてRT (2) 中であれば、RTゲーム数カウンタの値を1減算し（Sh 9）、残りRTゲーム数が0か、すなわちRTゲーム数カウンタの値が0か否かを判定する（Sh 10）。Sh 10のステップにおいて残りRTゲーム数が0でなければ、Sh 11のステップに進み、残りRTゲーム数が0であれば、RAM 41 cに設定

されている R T (2) 中フラグをクリアするとともに、R T 終了フラグを R A M 4 1 c に設定し (S h 1 4)、S h 1 5 のステップに進む。

【 0 4 4 0 】

S h 1 1 のステップでは、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが入賞しているか否かを判定し、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかの特別役が入賞していれば、R A M 4 1 c に設定されている R T (2) 中フラグをクリアするとともに、R T 終了フラグを R A M 4 1 c に設定し (S h 1 4)、S h 1 5 のステップに進み、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが入賞していなければ、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが当選しているか否かを判定する (S h 1 2)。

10

【 0 4 4 1 】

S h 1 2 のステップにおいてビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが当選していれば、S h 1 5 のステップに進み、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれのボーナスも当選していなければ、1 枚 (1)、1 枚 (2)、または 1 枚 (3) のいずれかが入賞しているか否かを判定する (S h 1 3)。

【 0 4 4 2 】

S h 1 3 のステップにおいて 1 枚 (1)、1 枚 (2)、または 1 枚 (3) のいずれかが入賞していれば、R A M 4 1 c に設定されている R T (2) 中フラグをクリアするとともに、R T 終了フラグを R A M 4 1 c に設定し (S h 1 4)、S h 1 5 のステップに進み、1 枚 (1)、1 枚 (2)、または 1 枚 (3) のいずれも入賞していなければ、S h 1 5 のステップに進む。

20

【 0 4 4 3 】

S h 1 5 のステップでは、初期遊技状態であるか否か、すなわちビッグボーナス (1) 中フラグ、ビッグボーナス (2) 中フラグ、レギュラーボーナス中フラグ、R T (1) 中フラグ、R T (2) 中フラグ、R T 終了フラグのいずれも設定されていない状態であるか否かを判定し、初期遊技状態でなければ、S h 3 5 のステップに進み、初期遊技状態であれば、S h 1 6 のステップに進み、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが当選しているか否かを判定する (S h 1 6)。

30

【 0 4 4 4 】

S h 1 6 のステップにおいてビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれかのボーナスが当選していれば、S h 3 5 のステップに進み、ビッグボーナス (1)、ビッグボーナス (2)、またはレギュラーボーナスのいずれのボーナスも当選していなければ、1 枚 (1) が入賞しているか否かを判定し、1 枚 (1) が入賞していれば、R T ゲーム数カウンタに 2 0 0 を設定し (S h 1 8)、R A M 4 1 c に R T (1) 中フラグを設定し (S h 1 9)、S h 2 0 のステップに進み、1 枚 (1) が入賞していなければ、S h 2 0 のステップに進む。

【 0 4 4 5 】

S h 2 0 のステップでは、1 枚 (2) が入賞しているか否かを判定し、1 枚 (2) が入賞していれば、R T ゲーム数カウンタに 2 5 0 を設定し (S h 2 1)、R A M 4 1 c に R T (1) 中フラグを設定し (S h 2 2)、S h 2 3 のステップに進み、1 枚 (2) が入賞していなければ、S h 2 3 のステップに進む。

40

【 0 4 4 6 】

S h 2 3 のステップでは、1 枚 (3) が入賞しているか否かを判定し、1 枚 (3) が入賞していれば、R T ゲーム数カウンタに 3 0 0 を設定し (S h 2 4)、R A M 4 1 c に R T (1) 中フラグを設定し (S h 2 5)、S h 2 6 のステップに進み、1 枚 (3) が入賞していなければ、S h 2 6 のステップに進む。

【 0 4 4 7 】

50

S h 2 6 のステップでは、リプレイ (2) が入賞しているか否かを判定し、リプレイ (2) が入賞していれば、R T ゲーム数カウンタに 5 0 を設定し (S h 2 7)、R A M 4 1 c に R T (2) 中フラグを設定し (S h 2 8)、S h 2 9 のステップに進み、リプレイ (2) が入賞していなければ、S h 2 9 のステップに進む。

【 0 4 4 8 】

S h 2 9 のステップでは、リプレイ (3) が入賞しているか否かを判定し、リプレイ (3) が入賞していれば、R T ゲーム数カウンタに 1 0 0 を設定し (S h 3 0)、R A M 4 1 c に R T (2) 中フラグを設定し (S h 3 1)、S h 3 2 のステップに進み、リプレイ (3) が入賞していなければ、S h 3 2 のステップに進む。

【 0 4 4 9 】

10

S h 3 2 のステップでは、リプレイ (4) が入賞しているか否かを判定し、リプレイ (4) が入賞していれば、R T ゲーム数カウンタに 1 5 0 を設定し (S h 3 3)、R A M 4 1 c に R T (2) 中フラグを設定し (S h 3 4)、S h 3 5 のステップに進み、リプレイ (4) が入賞していなければ、S h 3 5 のステップに進む。

【 0 4 5 0 】

S h 3 5 のステップでは、レギュラーボーナス中か否かを判定する。S h 3 5 のステップでは、R A M 4 1 c にレギュラーボーナス中フラグが設定されており、かつ R B 中信号が O N の状態である場合にレギュラーボーナス中と判定する。

【 0 4 5 1 】

S h 3 5 のステップにおいてレギュラーボーナス中でなければ、S h 3 9 のステップに進む。S h 3 5 のステップにおいてレギュラーボーナス中であれば、レギュラーボーナスゲーム数カウンタの値を 1 減算し、入賞が発生していればレギュラーボーナス中入賞カウンタの値を 1 加算し (S h 3 6)、レギュラーボーナスの終了条件が成立したか否か、すなわちレギュラーボーナスゲーム数カウンタの値が 0、もしくはレギュラーボーナス中入賞カウンタの値が 8 であるか否かを判定する (S h 3 7)。S h 3 7 のステップにおいてレギュラーボーナスの終了条件が成立していなければ、S h 3 9 のステップに進み、レギュラーボーナスの終了条件が成立していれば、R A M 4 1 c に設定されているレギュラーボーナス中フラグをクリアして (S h 3 8)、S h 3 9 のステップに進む。

20

【 0 4 5 2 】

S h 3 9 のステップでは、ビッグボーナス中か否かを判定する。S h 3 9 のステップでは、R A M 4 1 c にビッグボーナス (1) 中フラグまたはビッグボーナス (2) 中フラグが設定されており、かつ B B 中信号が O N の状態である場合にビッグボーナス中と判定する。

30

【 0 4 5 3 】

S h 3 9 のステップにおいてビッグボーナス中でなければ、S h 4 9 のステップに進み、ビッグボーナス中であれば、ビッグボーナス中払出数カウンタの値に、当該ゲームのメダルの払出枚数を加算し (S h 4 0)、ビッグボーナス中払出数カウンタの値が 3 0 0 枚を超えているか否かを判定する (S h 4 1)。S h 4 1 のステップにおいてビッグボーナス中払出数カウンタの値が 3 0 0 枚を超えていなければ、S h 4 6 のステップに進み、ビッグボーナス中払出数カウンタの値が 3 0 0 枚を超えていれば、R A M 4 1 c にビッグボーナス (2) 中フラグが設定されているか否か、すなわち当該ビッグボーナスがビッグボーナス (2) であるか否かを判定する (S h 4 2)。

40

【 0 4 5 4 】

S h 4 2 のステップにおいてビッグボーナス (2) 中フラグが設定されていない場合、すなわち当該ビッグボーナスがビッグボーナス (1) であれば、更ビッグボーナス中払出数カウンタの値が 4 6 5 枚を超えているか否かを判定する (S h 4 3)。S h 4 3 のステップにおいてビッグボーナス中払出数カウンタの値が 4 6 5 枚を超えていなければ、S h 4 6 のステップに進み、ビッグボーナス中払出数カウンタの値が 4 6 5 枚を超えていれば、ビッグボーナス (1) の終了ゲームを示すビッグボーナス (1) 終了フラグを R A M 4 1 c に設定し (S h 4 4)、R A M 4 1 c に設定されているビッグボーナス (1) 中フラ

50

グ及びレギュラーボーナス中フラグをクリアし（S h 4 5）、S h 4 9のステップに進む。

【0 4 5 5】

S h 4 2のステップにおいてビッグボーナス（2）中フラグが設定されている場合、すなわち当該ビッグボーナスがビッグボーナス（2）であれば、R A M 4 1 cに設定されているビッグボーナス（2）中フラグ及びレギュラーボーナス中フラグをクリアし（S h 4 5）、S h 4 9のステップに進む。

【0 4 5 6】

S h 4 6のステップでは、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス中フラグが設定されていない状態であるか否か、すなわちビッグボーナス中でかつレギュラーボーナスが未作動の状態であるか否かを判定する。S h 4 6のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されている状態であれば、S h 4 9のステップに進み、S h 4 6のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていない状態であれば、レギュラーボーナス中を示すレギュラーボーナス中フラグ及びレギュラーボーナスの作動開始を示すレギュラーボーナス作動開始フラグをR A M 4 1 cに設定し（S h 4 7）、レギュラーボーナスゲーム数カウンタの値及びレギュラーボーナス中の入賞回数が格納されるレギュラーボーナス中入賞カウンタの値を初期化した後（S h 4 8）、S h 4 9のステップに進む。

【0 4 5 7】

S h 4 9のステップでは、外部出力信号のうちR B中信号がO Nの状態か否かを判定する。S h 4 9のステップにおいてR B中信号がO Nの状態でなければ、S h 5 3のステップに進み、R B中信号がO Nの状態であれば、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する（S h 5 0）。S h 5 0のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていない場合、すなわちレギュラーボーナスが終了し、その後もレギュラーボーナスが再開しない場合には、S h 5 2のステップに進む。S h 5 0のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されている場合には、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されているか否かを判定する（S h 5 1）。S h 5 1のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されている場合、すなわちビッグボーナス中にレギュラーボーナスが再作動する場合には、S h 5 2のステップに進み、S h 5 1のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されていない場合、すなわちレギュラーボーナス中でかつレギュラーボーナスの終了条件も成立していない場合には、S h 5 3のステップに進む。S h 5 2のステップでは、R B中信号をO F Fの状態としてS h 5 3のステップに進む。

【0 4 5 8】

S h 5 3のステップでは、R A M 4 1 cにレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されているか否かを判定する。S h 5 3のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されていない場合は、S h 5 6のステップに進み、S h 5 3のステップにおいてレギュラーボーナス作動開始フラグが設定されている場合、すなわち次ゲームからレギュラーボーナスが開始する場合には、R A M 4 1 cのレギュラーボーナス作動開始フラグをクリアし（S h 5 4）、R B中信号の出力待ち時間が経過するまで待機し（S h 5 5）、出力待ち時間が経過した時点でS h 5 6のステップに進む。

【0 4 5 9】

S h 5 6のステップでは、R A M 4 1 cにビッグボーナス（1）中フラグまたはビッグボーナス（2）中フラグが設定されているか否かを判定する。S h 5 6のステップにおいてビッグボーナス（1）中フラグもビッグボーナス（2）中フラグも設定されていない場合は、S h 6 2のステップに進み、ビッグボーナス（1）中フラグまたはビッグボーナス（2）中フラグが設定されていれば、外部出力信号のうちB B中信号がO Nの状態か否かを判定する（S h 5 7）。S h 5 7のステップにおいてB B中信号がO Nの状態である場合、すなわちビッグボーナス中であり、かつ次のゲームがビッグボーナスの開始ゲームではない場合には、S h 6 2のステップに進み、S h 5 7のステップにおいてB B中信号がO Nの状態でない場合、すなわち次のゲームからビッグボーナスが開始する場合には、

外部出力信号のうちBB中信号をONの状態とし（Sh 58）、BB入賞時演出の演出待ち時間をレジスタに設定し（Sh 59）、精算スイッチ10の操作の検出を有効化した後（Sh 60）、Sh 59のステップにおいて設定された演出待ち時間が経過するまで待機する演出待ち処理を行う（Sh 61）。そして、演出待ち処理の終了後、Sh 62のステップに進む。

【0460】

Sh 61のステップにおける演出待ち処理では、レジスタに設定された演出待ち時間をRAM 41cの汎用時間カウンタに設定し、汎用時間カウンタに設定された演出待ち時間が経過するまで精算スイッチ10の操作の検出状況を監視し、この状態で精算スイッチ10の操作が検出された場合には、精算処理を行い、汎用時間カウンタに設定された演出待ち時間が経過した場合には、演出待ち処理を終了し、元の処理に復帰する。

10

【0461】

Sh 62のステップでは、RAM 41cにレギュラーボーナス中フラグが設定されているか否かを判定する。Sh 62のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていなければ、Sh 65のステップに進み、Sh 65のステップにおいてレギュラーボーナス中フラグが設定されていれば、外部出力信号のうちRB中信号がONの状態か否かを判定する（Sh 63）。Sh 63のステップにおいてRB中信号がONの状態である場合、すなわちレギュラーボーナス中であり、かつ次のゲームがレギュラーボーナスの開始ゲームではない場合には、Sh 65のステップに進み、Sh 63のステップにおいてRB中信号がONの状態でない場合、すなわち次のゲームからレギュラーボーナスが開始する場合には、外部出力信号のうちRB中信号をONの状態とし（Sh 64）、Sh 65のステップに進む。

20

【0462】

Sh 65のステップでは、外部出力信号のうちBB中信号がONの状態か否かを判定する。Sh 65のステップにおいてBB中信号がONの状態でなければ、Sh 83のステップに進み、Sh 65のステップにおいてBB中信号がONの状態であれば、RAM 41cにビッグボーナス（1）中フラグまたはビッグボーナス（2）中フラグが設定されているか否かを判定する（Sh 66）。Sh 66のステップにおいてビッグボーナス（1）中フラグまたはビッグボーナス（2）中フラグが設定されている場合、すなわちビッグボーナスが終了しない場合には、Sh 83のステップに進み、Sh 66のステップにおいてビッグボーナス（1）中フラグもビッグボーナス（2）中フラグも設定されていない場合、すなわちビッグボーナスが終了する場合には、外部出力信号のうちBB中信号をOFFの状態とし（Sh 67）、Sh 68のステップに進む。

30

【0463】

Sh 68のステップでは、エンディング演出の演出待ち時間をレジスタに設定し、精算スイッチ10の操作の検出を有効化した後（Sh 69）、Sh 68のステップにおいて設定された演出待ち時間が経過するまでSh 57と同様の演出待ち処理を行う（Sh 70）。そして、Sh 70のステップにおける演出待ち処理の終了後、Sh 71のステップに進む。

【0464】

Sh 71のステップでは、自動精算機能が有効に設定されているか否かを判定し、自動精算機能が有効に設定されていなければ、Sh 73のステップに進み、Sh 71のステップにおいて自動精算機能が有効に設定されていれば、精算処理を行い（Sh 72）、その後、Sh 73のステップに進む。

40

【0465】

Sh 73のステップでは、打止機能が有効に設定されているか否かを判定する。Sh 73のステップにおいて打止機能が有効に設定されていなければ、Sh 83のステップに進み、Sh 73のステップにおいて打止機能が有効に設定されていれば、打止状態を示す打止コードをレジスタに設定し（Sh 74）、レジスタに格納されている打止コードを遊技補助表示器12に表示する（Sh 75）。そして、リセット／設定スイッチ38の操作が

50

検出されているか否かを判定し（S h 7 6）、リセット／設定スイッチ 3 8 の操作が検出されていなければ、更にリセットスイッチ 2 3 の操作が検出されているか否かを判定し（S h 7 7）、リセットスイッチ 2 3 の操作も検出されていなければ、更に精算スイッチ 1 0 の操作が検出されているか否かを判定し（S h 7 8）、精算スイッチ 1 0 の操作も検出されていなければ、S h 7 6 のステップに戻る。S h 7 6 のステップにおいてリセット／設定スイッチ 3 8 の操作が検出された場合、S h 7 7 のステップにおいてリセットスイッチ 2 3 の操作が検出された場合には、S h 8 0 のステップに進み、S h 7 8 のステップにおいて精算スイッチ 1 0 の操作が検出された場合には、精算処理を行い（S h 7 9）、S h 7 4 のステップに戻る。

【0 4 6 6】

10

S h 8 0 のステップでは、レジスタに格納されている打止コードをクリアする。そして、遊技補助表示器 1 2 の表示状態をクリアして（S h 8 1）、S h 8 2 のステップに進む。

【0 4 6 7】

S h 8 2 のステップでは、R A M 4 1 c の未使用領域及び未使用スタック領域に加えてビッグボーナス（1）終了フラグの設定領域を含む一般ワークを初期化する初期化 2 を行った後、S h 8 3 のステップに進む。

【0 4 6 8】

S h 8 3 のステップでは、R A M 4 1 c に R T 終了フラグが設定されていればクリアし、S h 8 4 のステップでは、R A M 4 1 c の未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化 4 を行った後、ゲーム終了時処理を終了し、図 2 7 に示すフローチャートに復帰する。

20

【0 4 6 9】

以上のように、ゲーム終了時処理では、ビッグボーナス中にレギュラーボーナスが未作動か否かの判定を 1 ゲーム毎に行い、ビッグボーナス中にレギュラーボーナスが未作動の場合には、レギュラーボーナスを作動させるようになっている。

【0 4 7 0】

また、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行う前に、ビッグボーナスの終了条件が成立したか否かの判定を行い、当該判定においてビッグボーナスの終了条件が成立していない場合に、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行い、未作動の場合には、レギュラーボーナスを作動させるようになっている。

30

【0 4 7 1】

また、レギュラーボーナスを作動させる際には、レギュラーボーナス中を示す R B 中信号の出力待ち時間が経過するまで R B 中信号を停止した状態で待機し、出力待ち時間が経過した時点で、R B 中信号の出力を開始するようになっており、ビッグボーナス中に連続してレギュラーボーナスを作動させる場合でも、R B 中信号の出力が停止し、この状態で出力待ち時間が経過した時点で、再度 R B 中信号の出力が再開するようになっている。

【0 4 7 2】

また、B B 入賞時演出やエンディング演出の演出待ち時間が経過するまでの期間においては、精算スイッチ 1 0 の操作の検出が有効化され、この間に精算スイッチ 1 0 の操作が検出されると、クレジットの精算制御が行われることとなる。また、打止状態においても精算スイッチ 1 0 の操作の検出が有効化され、この間に精算スイッチ 1 0 の操作が検出された場合にも、クレジットの精算制御が行われることとなる。

40

【0 4 7 3】

また、ビッグボーナスの入賞時やビッグボーナスの終了時において B B 入賞時演出やエンディング演出を行うための演出待ち時間が経過するまで、次ゲームの B E T 処理に移行することがなく、演出待ち時間が経過して賭数の設定が許可されるまでは、メダルの貸出も許可されないようになっている。

【0 4 7 4】

また、ビッグボーナスの終了時において自動精算が行われる場合には、自動精算が終了

50

するまで、次ゲームのBET処理に移行することがなく、自動精算が終了して賭数の設定が許可されるまでは、メダルの貸出も許可されないようになっている。更に、ビッグボーナスの終了時において打止状態に制御される場合には、打止状態が解除されるまで、次ゲームのBET処理に移行することがなく、打止状態が解除されて賭数の設定が許可されるまでは、メダルの貸出も許可されないようになっている。

【0475】

図34及び図35は、CPU41aが割込3の発生に応じて、すなわち0.56msの間隔で起動処理やゲーム処理に割り込んで実行するタイマ割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。

【0476】

タイマ割込処理（メイン）においては、まず、割込を禁止する（Si1）。すなわち、タイマ割込処理（メイン）の実行中に他の割込処理が実行されることを禁止する。そして、使用中のレジスタをスタック領域に退避する（Si2）。

【0477】

次いで、4種類のタイマ割込1～4から当該タイマ割込処理（メイン）において実行すべきタイマ割込を識別するための分岐用カウンタを1進める（Si3）。Si3のステップでは、分岐用カウンタ値が0～2の場合に1が加算され、カウンタ値が3の場合に0に更新される。すなわち分岐用カウンタ値は、タイマ割込処理（メイン）が実行される毎に、0→1→2→3→0・・・の順番でループする。

【0478】

次いで、分岐用カウンタ値を参照して2または3か、すなわちタイマ割込3またはタイマ割込4かを判定し（Si4）、タイマ割込3またはタイマ割込4ではない場合、すなわちタイマ割込1またはタイマ割込2の場合には、リールモータ32L、32C、32Rの始動時または定速回転中か否かを確認し、リールモータ32L、32C、32Rの始動時または定速回転中であれば、後述するSi8のモータステップ処理において変更した位相信号データや後述するSi23の最終停止処理において変更した位相信号データを出力するモータ位相信号出力処理を実行する（Si5）。

【0479】

次いで、分岐用カウンタ値を参照して1か否か、すなわちタイマ割込2か否かを判定し（Si6）、タイマ割込2ではない場合、すなわちタイマ割込1の場合には、リールモータ32L、32C、32Rの始動時のステップ時間間隔の制御を行うリール始動処理（Si7）、リールモータ32L、32C、32Rの位相信号データの変更を行うモータステップ処理（Si8）、リールモータ32L、32C、32Rの停止後、一定時間経過後に位相信号を1相励磁に変更するモータ位相信号スタンバイ処理（Si9）を順次実行した後、Si2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Si20）、Si1のステップにおいて禁止した割込を許可して（Si21）、割込前の処理に戻る。

【0480】

Si6のステップにおいてタイマ割込2の場合には、各種表示器をダイナミック点灯させるLEDダイナミック表示処理（Si10）、各種LED等の点灯信号等のデータを出力ポートへ出力する制御信号等出力処理（Si11）、各種ソフトウェア乱数を更新する乱数更新処理（Si12）、各種時間カウンタを更新する時間カウンタ更新処理（Si13）、コマンドキューに格納されたコマンドを演出制御基板90に対して送信するコマンド送信処理（Si14）、外部出力信号を更新する外部出力信号更新処理（Si15）を順次実行した後、Si2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（Si20）、Si1のステップにおいて禁止した割込を許可して（Si21）、割込前の処理に戻る。

【0481】

Si4のステップにおいてタイマ割込3またはタイマ割込4であれば、更に、分岐用カウンタ値を参照して3か否か、すなわちタイマ割込4か否かを判定し（Si16）、タイマ割込4でなければ、すなわちタイマ割込3であれば、入力ポートから各種スイッチ類の

10

20

30

40

50

検出データを入力するポート入力処理（S i 1 7）、回転中のリール 2 L、2 C、2 R の原点通過（リール基準位置の通過）をチェックし、リール回転エラーの発生を検知するとともに、停止準備が完了しているかを確認し、停止準備が完了しており、かつ定速回転中であれば、回転中のリールに対応するストップスイッチの操作を有効化する処理を行う原点通過時処理（S i 1 8）、各種スイッチ類の検出信号に基づいてこれら各種スイッチが検出条件を満たしているか否かを判定するスイッチ入力判定処理（S i 1 9）を順次実行した後、S i 2 においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S i 2 0）、S i 1 のステップにおいて禁止した割込を許可して（S i 2 1）、割込前の処理に戻る。

【0482】

S i 1 6 のステップにおいてタイマ割込 4 であれば、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R の検出が判定されたときに、停止操作位置から停止位置を決定し、何ステップ後に停止すれば良いかを算出する停止スイッチ処理（S i 2 2）、停止スイッチ処理で算出された停止までのステップ数をカウントして、停止する時期になったら 2 相励磁によるブレーキを開始する停止処理（S i 2 3）、停止処理においてブレーキを開始してから一定時間後に 3 相励磁とする最終停止処理（S i 2 4）を順次実行した後、S i 2 においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S i 2 0）、S i 1 のステップにおいて禁止した割込を許可して（S i 2 1）、割込前の処理に戻る。

【0483】

図 3 6 は、C P U 4 1 a が前述したタイマ割込処理（メイン）のタイマ割込 4 内において実行する停止スイッチ処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0484】

停止スイッチ処理では、まず、左、中、右の順番で全てのリールについて、該当するリールのワークに停止操作位置が設定されているか否か、すなわち停止操作が検出されたか否かを判定し（S i 1 0 1、S i 1 0 2）、全てのリールについて停止操作が検出されていなければ、停止スイッチ処理を終了し、図 3 5 のフローチャートに復帰する。

【0485】

S i 1 0 1 のステップにおいて、いずれかのリールの停止操作が検出されている場合には、S i 1 0 3 のステップに進み、当該リールに対応する停止制御テーブルを参照し、停止リールに対応するワークに設定されている停止操作位置のステップ数を含む領域番号から、停止位置となる領域番号を特定し、S i 1 0 4 のステップに進む。

【0486】

S i 1 0 4 のステップでは、現在のリール基準位置からのステップ数から、S i 1 0 3 のステップにおいて特定した停止位置までに要するステップ数を算出し、算出したステップ数を設定した後、停止スイッチ処理を終了し、図 3 5 のフローチャートに復帰する。

【0487】

図 3 7 は、C P U 4 1 a が割込 2 の発生に応じて、すなわち電断検出回路 4 8 からの電圧低下信号が入力されたときに起動処理やゲーム処理に割り込んで実行する電断割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。

【0488】

電断割込処理（メイン）においては、まず、割込を禁止する（S j 1）。すなわち電断割込処理（メイン）の開始にともなってその他の割込処理が実行されることを禁止する。次いで、使用している可能性がある全てのレジスタをスタック領域に退避する（S j 2）。尚、前述した I レジスタ及び I Y レジスタの値は使用されているが、起動時の初期化に伴って常に同一の固定値が設定されるため、ここでは保存されない。

【0489】

次いで、入力ポートから電圧低下信号の検出データを取得し、電圧低下信号が入力されているか否かを判定する（S j 3）。この際、電圧低下信号が入力されていなければ、S j 2 においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S j 4）、S j 1 のステップにおいて禁止した割込を許可して（S j 5）、割込前の処理に戻る。

【0490】

S j 3のステップにおいて電圧低下信号が入力されていれば、破壊診断用データ（本実施例では、5 A（H））をセットして（S j 6）、全ての出力ポートを初期化する（S j 7）。次いでRAM 4 1 cの全ての格納領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）の排他的論理和が0になるようにRAMパリティ調整用データを計算してセットし（S j 8）、RAM 4 1 cへのアクセスを禁止する（S j 9）。

【0 4 9 1】

そして、電圧低下信号が入力されているか否かの判定（S j 1 0、尚、S j 1 0は、S j 3と同様の処理である）を除いて、何らの処理も行わないループ処理に入る。すなわち、そのまま電圧が低下すると内部的に動作停止状態になる。よって、電断時に確実にCPU 4 1 aは動作停止する。また、このループ処理において、電圧が回復し、電圧低下信号が入力されない状態となると、前述した起動処理が実行され、RAMパリティが0となり、かつ破壊診断用データが正常であれば、元の処理に復帰することとなる。

10

【0 4 9 2】

尚、本実施例では、RAM 4 1 cへのアクセスを禁止した後、電圧低下信号の出力状況を監視して、電圧低下信号が入力されなくなった場合に電圧の回復を判定し、起動処理へ移行するようになっているが、ループ処理において何らの処理も行わず、ループ処理が行われている間に、電圧が回復し、リセット回路4 9からリセット信号が入力されたことに基づいて、起動処理へ移行するようにしても良い。

【0 4 9 3】

次に、演出制御基板9 0に搭載されたサブ制御部9 1のCPU 9 1 aが実行する各種制御内容を、図3 8～図4 0のフローチャートに基づいて以下に説明する。

20

【0 4 9 4】

CPU 9 1 aは、サブ制御部9 1にリセット回路9 5からリセット信号が入力されると、図3 8に示す起動処理（サブ）を行う。尚、リセット信号は、電源投入時及びサブ制御部9 1の動作が停滞した場合に出力される信号であるので、起動処理は、電源投入に伴うCPU 9 1 aの起動時及びCPU 9 1 aの不具合または表示制御回路9 2の不具合に伴う再起動時に行われる処理である。

【0 4 9 5】

起動処理（サブ）では、内蔵デバイスや周辺IC、割込モード、スタックポインタ等を初期化する（S k 1）とともに、初期化命令をシステム制御レジスタに設定することで、グラフィックコントローラ1 2 0 0に対して初期化を指示した後（S k 2）、グラフィックコントローラ1 2 0 0からの初期化完了信号の入力待ちの状態となる（S k 3）。

30

【0 4 9 6】

S k 3のステップにおいて初期化完了信号が入力された後、透過領域用オブジェクトを含む使用頻度の高いCGデータのVRAM領域への転送命令をシステム制御レジスタに設定することで、使用頻度の高いCGデータの転送を指示した後（S k 4）、グラフィックコントローラ1 2 0 0からの転送終了割込信号の入力待ちの状態となる（S k 5）。

【0 4 9 7】

S k 5のステップにおいて転送終了割込信号が入力された後、RAM 9 1 cへのアクセスを許可する（S k 6）。そして、RAM 9 1 cの全ての格納領域のRAMパリティを計算し（S k 7）、RAMパリティが0か否かを判定する（S k 8）。

40

【0 4 9 8】

RAM 9 1 cのデータが正常であれば、RAMパリティが0になるはずであり、S k 8のステップにおいてRAMパリティが0であれば、RAM 9 1 cに格納されているデータが正常であるので、S k 9のステップに進み、電断前の演出状態を復帰させる。S k 9のステップでは、電断前に最後に実行していた制御パターンを設定した後、コマンド受信割込処理のみを許可し（S k 1 0）、S k 1 1のステップに進む。

【0 4 9 9】

S k 8のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM 9 1 cに格納されているデータが正常ではないので、RAM 9 1 cを初期化し（S k 1 8）、デモパターンを

50

制御パターンとして設定した後（S k 1 9）、コマンド受信割込処理のみを許可し（S k 1 0）、S k 1 1のステップに進む。

【0 5 0 0】

S k 1 1のステップでは、R A M 9 1 cに再起動フラグが設定されているか否か、すなわち表示制御回路9 2の不具合に伴う再起動であるか否かを判定し、再起動フラグが設定されていればS k 1 6のステップに進み、再起動フラグが設定されていない場合、すなわち電源投入に伴う起動であればS k 1 2のステップに進む。

【0 5 0 1】

S k 1 2のステップでは、初期化コマンドを受信したか否かを判定し、初期化コマンドを受信していない場合には、S k 1 3のステップに進み、電源投入コマンドを受信したか否かを判定する。また、初期化コマンドを受信した場合には、R A M 9 1 cを初期化した後（S k 2 0）、設定中報知パターンを制御パターンとして設定し（S k 2 1）、S k 1 6のステップに進む。

10

【0 5 0 2】

S k 1 3のステップにおいて、電源投入コマンドを受信しなかった場合には、再びS k 1 2のステップに戻り、電源投入コマンドを受信した場合には、S k 1 4のステップに進む。

【0 5 0 3】

S k 1 4のステップでは、S k 1 3のステップにおいて受信した電源投入コマンドに基づいて電断前の状態で特別役が当選しているか否かを判定し、電断前の状態で特別役が当選している場合には、特別役の当選を報知する特別役告知パターンを制御パターンとして設定した後（S k 1 5）、設定された制御パターンに従って、液晶表示器5 1、演出効果L E D 5 2、スピーカ5 3、5 4、リールL E D 5 5等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（S k 1 6）、全ての割込を許可して（S k 1 7）、ループ処理に移行する。

20

【0 5 0 4】

S k 1 4のステップにおいて、電断前の状態で特別役が当選していない場合には、S k 9のステップにおいて設定された制御パターン、すなわち電断前に設定されていた制御パターンに従って、液晶表示器5 1、演出効果L E D 5 2、スピーカ5 3、5 4、リールL E D 5 5等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（S k 1 6）、全ての割込を許可して（S k 1 7）、ループ処理に移行する。

30

【0 5 0 5】

図3 9は、C P U 9 1 aがタイマ割込処理（サブ）において実行する表示制御確認処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0 5 0 6】

表示制御確認処理では、まず前回Vブランク割込信号が入力されてからの時間を計測するためにR A M 9 1 cに割たてられたVブランク待ち時間カウンタの値を1加算し（S y 1）、加算後のVブランク待ちカウンタの値に基づいて、前回Vブランク割込信号が入力されてからの経過時間が許容時間（グラフィックコントローラ1 2 0 0がハングアップしている可能性が高いと判断する時間）を超えたか否かを判定し（S y 2）、前回Vブランク割込信号が入力されてからの経過時間が許容時間を超えている場合には、表示制御回路9 2の不具合に伴う再起動を示す再起動フラグをR A M 9 1 cに設定し（S y 1 2）、後述する電断割込処理（サブ）の先頭にジャンプする。

40

【0 5 0 7】

S y 2のステップにおいて前回Vブランク割込信号が入力されてからの経過時間が許容時間を超えていない場合には、C Gデータの転送命令に伴う転送終了待ちの状態か否かを判定し（S y 3）、転送終了待ちでなければ、S y 6のステップに進む。

【0 5 0 8】

S y 3ののステップにおいて転送終了待ちであれば、C Gデータの転送を命令してからの時間を計測するためにR A M 9 1 cに割たてられた転送終了待ち時間カウンタの値を

50

1 加算し（S y 4）、加算後の転送終了待ちカウンタの値に基づいて、C Gデータの転送命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えたか否かを判定し（S y 5）、C Gデータの転送命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えている場合には、表示制御回路 9 2 の不具合に伴う再起動を示す再起動フラグを R A M 9 1 c に設定し（S y 1 2）、後述する電断割込処理（サブ）の先頭にジャンプする。

【0 5 0 9】

S y 5 のステップにおいて C Gデータの転送命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えていない場合には、S y 6 のステップに進む。

【0 5 1 0】

S y 6 のステップでは、アトリビュートの読込命令に伴う読込終了待ちの状態か否かを判定し、読込終了待ちでなければ、S y 9 のステップに進む。

10

【0 5 1 1】

S y 6 ののステップにおいて読込終了待ちであれば、アトリビュートの読込を命令してからの時間を計測するために R A M 9 1 c に割たてられた読込終了待ち時間カウンタの値を 1 加算し（S y 7）、加算後の読込終了待ちカウンタの値に基づいて、アトリビュートの読込命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えたか否かを判定し（S y 8）、アトリビュートの読込命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えている場合には、表示制御回路 9 2 の不具合に伴う再起動を示す再起動フラグを R A M 9 1 c に設定し（S y 1 2）、後述する電断割込処理（サブ）の先頭にジャンプする。

【0 5 1 2】

20

S y 8 のステップにおいてアトリビュートの読込命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えていない場合には、S y 9 のステップに進む。

【0 5 1 3】

S y 9 のステップでは、描画命令に伴う描画終了待ちの状態か否かを判定し、描画終了待ちでなければ、表示制御確認処理を終了する。

【0 5 1 4】

S y 9 ののステップにおいて描画終了待ちであれば、描画を命令してからの時間を計測するために R A M 9 1 c に割たてられた描画終了待ち時間カウンタの値を 1 加算し（S y 1 0）、加算後の描画終了待ちカウンタの値に基づいて、描画命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えたか否かを判定し（S y 1 1）、描画命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えている場合には、表示制御回路 9 2 の不具合に伴う再起動を示す再起動フラグを R A M 9 1 c に設定し（S y 1 2）、後述する電断割込処理（サブ）の先頭にジャンプする。

30

【0 5 1 5】

S y 1 1 のステップにおいてアトリビュートの読込命令を実行してからの経過時間が許容時間を越えていない場合には、表示制御確認処理を終了する。

【0 5 1 6】

このように C P U 9 1 a は、許容時間を越えて V ブランク割込信号が入力されない場合、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 に対して命令してから、当該命令による処理の終了を示す割込信号が許容時間を越えて入力されない場合に、表示制御回路 9 2 の不具合に伴う再起動を示す再起動フラグを R A M 9 1 c に設定して、電断割込処理（サブ）の先頭にジャンプするようになっている。

40

【0 5 1 7】

図 4 0 は、電断検出回路 9 8 からの電圧低下信号が入力されたとき、及び許容時間を越えて V ブランク割込信号が入力されない場合、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 に対して命令してから、当該命令による処理の終了を示す割込信号が許容時間を越えて入力されない場合、すなわちグラフィックコントローラ 1 2 0 0 がハングアップしている可能性が高い場合に実行する電断割込処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

【0 5 1 8】

電断割込処理（サブ）においては、まず、割込を禁止する（S z 1）。すなわち電断割

50

込処理（サブ）の開始にともなってその他の割込処理が実行されることを禁止する。次いで、使用している可能性がある全てのレジスタをスタック領域に退避する（S z 2）。

【0519】

次いで、破壊診断用データ（本実施例では、5 A（H））をセットして（S z 3）、全ての出力ポートを初期化する（S z 4）。次いでRAM 41 cの全ての格納領域の排他的論理和が0になるようにRAMパリティ調整用データを計算してセットし（S z 5）、RAM 41 cへのアクセスを禁止する（S z 6）。

【0520】

そして、何らの処理も行わないループ処理に入る。すなわち、そのまま電圧が低下すると内部的に動作停止状態になる。また、電断ではなく、グラフィックコントローラ1200の不具合によって電断割込処理が行われた場合には、一定時間が経過することによりリセット回路95からリセット信号が入力され、CPU 91 aは再起動することとなる。

【0521】

本実施例では、遊技制御基板40と遊技用電子部品との間のコネクタ接続の解除を規制することで、打ち込み器具の接続を困難としている。具体的には、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板40の基板側コネクタ620 aとケーブル600 aのケーブル側コネクタ610 aとの接続、ケーブル600 aのケーブル側コネクタ611 aと操作部中継基板110の基板側コネクタ621 aとの接続、操作部中継基板110の基板側コネクタ622 gとケーブル601 gのケーブル側コネクタ612 gとの接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を規制している。基板側コネクタ620 aとケーブル側コネクタ610 aとの接続は、コネクタ規制部材500 aによってその解除が規制され、ケーブル側コネクタ611 aと基板側コネクタ621 aとの接続、及び基板側コネクタ622 gとケーブル側コネクタ612 gとの接続は、コネクタ規制部材650によってその解除が規制されるようになっている。

【0522】

また、遊技制御基板40と演出制御基板90の間のコネクタ接続の解除を規制することで、遊技制御基板40と演出制御基板90との接続の解除を困難としている。具体的には、遊技制御基板40と演出制御基板90との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板40の基板側コネクタ620 dとケーブル600 dのケーブル側コネクタ610 dとの接続、ケーブル600 dのケーブル側コネクタ611 dと演出中継基板80の基板側コネクタ621 dとの接続、演出中継基板80の基板側コネクタ622 pとケーブル601 pのケーブル側コネクタ612 pとの接続、ケーブル601 pのケーブル側コネクタ613 pと演出制御基板90の基板側コネクタ623 pとの接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を規制している。基板側コネクタ620 dとケーブル側コネクタ610 dとの接続は、コネクタ規制部材500 bによってその解除が規制され、ケーブル側コネクタ611 dと基板側コネクタ621 dとの接続、及び基板側コネクタ622 dとケーブル側コネクタ612 dとの接続、ケーブル側コネクタ613 pと基板側コネクタ623 pとの接続は、それぞれ図示しないコネクタ規制部材によってその解除が規制されるようになっている。

【0523】

これらコネクタ規制部材は、互いに接続された基板側コネクタからのケーブル側コネクタの抜脱を規制可能に構成され、コネクタでの接続に関わる解除規制部位を破壊しない限り、解除不能とする接続解除規制状態を形成するもの、つまりは接続解除規制状態を解除した場合にその痕跡が残るように構成されていれば、その形態は任意であり、種々に変更可能である。

【0524】

具体的には、例えば基板側コネクタ及びケーブル側コネクタとは別個に形成され、両コネクタを接続した状態で装着することでコネクタの抜脱を規制することが可能なカバー体であっても良いし、あるいは、基板側コネクタまたはケーブル側コネクタのうち少なくとも一方に設けられ、コネクタ同士を互いに接続したときに互いに離脱不能に係止する係止

部等であっても良いし、あるいは基板側コネクタが搭載される基板を収納可能な基板収納ケース等に設けられ、基板収納ケースにて基板を収納して封止状態としたときにコネクタの抜脱を規制する接続解除規制状態を形成する規制部等であっても良いし、あるいは互いに接続されたコネクタ同士を接着する接着剤等であっても良い。

【0525】

次に、遊技制御基板40を収納する基板ケース200及びコネクタ規制部材500a、500bの詳細な構造について説明する。

【0526】

図41及び図42は、基板ケース200及び基板ケース200をスロットマシン1の本体をなす筐体1bに取り付けるための取付ベース250、コネクタ規制部材500a、500bを示す分解斜視図であり、図43は、基板ケース200を取付ベース250に組み付けた状態を示す斜視図であり、図44は、コネクタ規制部材500a、500bを構成する取付側部材510及びコネクタカバー520の要部拡大斜視図であり、図45(a)は、図44のA-A断面図であり、図45(b)(c)は、図44のB-B断面図であり、図46は、基板ケース200を取付ベース250に組み付け、更に取付側部材510に対してコネクタカバーを装着した状態を示す斜視図であり、図47(a)は、図46のC-C断面図であり、図47(b)は、図46のD-D断面図である。

【0527】

基板ケース200は、図41及び図42に示すように、遊技制御基板40の裏面側を覆うケース本体としての下部ケース201と、遊技制御基板40の実装面側を覆う上部ケース203と、から構成され、遊技制御基板40を挟持するように組み付けられるものである。尚、遊技制御基板40の実装面には、特に詳細な図示はしないが、CPU41a、ROM41b、RAM41c等の電子素子や、他の基板からのケーブルの一端に設けられたケーブル側コネクタ等が接続される基板側コネクタ620a~620d等が多数実装されている。

【0528】

下部ケース201は、透明な合成樹脂からなり、略長形状に形成される底板201aと、該底板の周囲を囲むように形成された側壁と、により上面が開放する直方体状に成形されている。

【0529】

下部ケース201の一方の短辺の側壁201cには、2つの封止片211、211が外方に突出して設けられているとともに、他方の短辺の側壁201dには、2対の係止部210が外方に突出して設けられている。また、下部ケース201の底板201aの裏面における側壁201cよりの両長辺側端及び側壁201dよりの両長辺側端には、後述する取付側部材510、510の係止片511が係合する係合溝212がそれぞれ形成されている。

【0530】

上部ケース203は、透明な合成樹脂からなり、図41及び図42に示すように、下面が開放するとともに、上面中央が膨出し、両短辺側に段部203a、203bが形成された凸型の箱状に成形されている。上部ケース203の下面は、下部ケース201と同型であり、下部ケース201と上部ケース203とを組み付けることで、内部に遊技制御基板40を収容する空間が形成されるようになっている。

【0531】

上部ケース203の一方の短辺の側壁203cには、下部ケース201の一方の短辺の側壁201cに設けられた封止片211、211と対応する箇所それぞれ封止片231、231が外方に突出して設けられており、封止片231、231の間には、等間隔に4つの封止片232が外方に突出して設けられている。上部ケース203の他方の短辺の側壁203dには、下部ケース201の他方の短辺の側壁に設けられた2対の係止部210と対応する箇所にそれぞれ1対の係止部210と係合する係合部230がそれぞれ設けられている。また、上部ケース203の他方の短辺の側壁203dには、係合部230より

も外方よりの位置に、後述する取付ベース 250 の係止孔 251 a、251 a に係合する係止片 235、235 がそれぞれ設けられている。

【0532】

また、上部ケース 203 の両短辺側の段部 203 a、203 b には、それぞれ凹部 203 e、203 f が形成されているとともに、段部 203 a の凹部 203 e の底面には、基板ケース 200 内に收容した遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620 d に対応する箇所

10

に基板側コネクタ 620 d を挿通可能な挿通孔 234 b が形成されており、段部 203 b の凹部 203 f の底面には、基板ケース 200 内に收容した遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620 a に対応する箇所に基板側コネクタ 620 a を挿通可能な挿通孔 234 a が形成されている。

【0533】

取付ベース 250 は、基板ケース 200 をスロットマシン 1 の本体をなす筐体 1 b に対して固定するための部材である。取付ベース 250 は、合成樹脂からなり、図 41 及び図 42 に示すように、下部ケース 201 の底板 201 a よりも大きい略長形状に形成される底板 250 a と、該上板の周縁辺のうち 2 つの長縁辺に形成された側壁 250 b、250 c とにより上面が開放する直方体状に形成されている。取付ベース 250 の底板 250 a には、複数箇所にビス孔 252 が形成されているとともに、一方の短辺側の縁辺には、中央部に切り欠き 250 e を有する側壁 250 d が形成されており、底板 250 a には、側壁 250 d の切り欠き 250 e から中央に向かって 1 対のガイド 254、254 が設けられている。ガイド 254、254 の対向する面には、後述する固着部材 255 の両端部に形成された係止部 257、257 が嵌入されるガイド溝 254 a、254 a が形成されている。

20

【0534】

固着部材 255 は、合成樹脂からなり、上面に 4 カ所の固着孔 256 が形成された固着片 255 a の両端から下方（図中後方）に伸びる垂下片 255 b、255 b が延設され、更に垂下片 255 b、255 b の両端部から左右方向（図中上下方向）を向く係止部 257、257 が形成された略コ字状に成形されている。固着部材 255 は、その係止部 257、257 を取付ベース 250 のガイド 254、254 に形成されたガイド溝 254 a、254 a に対してそれぞれ嵌入することで、取付ベース 250 に取り付けられる。

【0535】

30

取付ベース 250 における側壁 250 d が形成された短辺側には、先端に内方向きの係止爪 253 a を有する係止柱 253 が底板 250 a から立設されているとともに、反対側の短辺側の両端部には、上部ケース 203 の係合部 230 が挿入される係止孔 251 a、251 a が底板 250 a から連設された係止孔部 251、251 が立設されている。

【0536】

コネクタ規制部材 500 a は、図 41 及び図 42 に示すように、基板ケース 200 に対して取り付けられる取付側部材 510 と、取付側部材 510 に対して装着され、基板側コネクタ 620 a に接続されたケーブル側コネクタ 610 a の一部を被覆するコネクタカバー 520 と、から構成され、取付側部材 510 を基板ケース 200 に対して取り付け、コネクタカバー 520 を装着することで、基板側コネクタ 620 a からのケーブル側コネクタ 610 a の抜脱が規制される。コネクタ規制部材 500 b も、コネクタ規制部材 500 a とほぼ同一の構成であり、基板ケース 200 に対して取り付けられる取付側部材 510 と、取付側部材 510 に対して装着され、基板側コネクタ 620 d に接続されたケーブル側コネクタ 610 d の一部を被覆するコネクタカバー 520 と、から構成され、取付側部材 510 を基板ケース 200 に対して取り付け、コネクタカバー 520 を装着することで、基板側コネクタ 620 d からのケーブル側コネクタ 610 d の抜脱が規制される。

40

【0537】

取付側部材 510 は、透明な合成樹脂からなり、図 41 及び図 42 に示すように、基板ケース 200 を構成する下部ケース 201 及び上部ケース 203 の表面形状に沿った形状に成形されている。詳しくは、取付側部材 510 は、上部ケース 203 の係合部 230 が

50

設けられた短辺側に装着されるものであり、その形状は、基板ケース 200 への取付時に上部ケース 203 における段部 203b の凹部 203f (段部 203a の凹部 203e) の底面に当接するとともに、ケーブル側コネクタ 610a (ケーブル側コネクタ 610d) を逃がす切り欠き 512 及び内側に係止孔 513a を有する筒状の係止孔部 513 が形成された基片 510a の両端から起立する起立片 510b、510b を介して上部ケース 203 における段部 203b (段部 203a) の両端部上面に当接する上片 510c、510c が延設され、更に上片 510c、510c の両端から垂下する側片 510d、510d を介して係止部 257、257 が内向きに延設された形状であり、基板ケース 200 への取付時に、取付側部材 510 の基片 510a、上片 510c、510c の基板ケース 200 に対する対向面が上部ケース 203 における段部 203b (段部 203a) の上面及び凹部 203f (凹部 203e) の底面にそれぞれ当接するようになっている。

10

【0538】

係止孔部 513 における係止孔 513a の内面には、図 44 に示すように、中心を挟んで対向する位置に係止溝 514 が、係止孔 513a の下端から上方に向かって設けられている。係止溝 514 は、係止孔 513a の下端からの深さの浅い浅溝部 514a とそれよりも深い深溝部 514b とからなる略 L 字状で、対向する係止溝 514、514 の浅溝部 514a、514a 同士、深溝部 514b、514b 同士が、それぞれ中心を挟んで対向する位置に形成されている。すなわち係止溝 514、514 は、中心を挟んで点対称に形成されている。

20

【0539】

コネクタカバー 520 は、透明な合成樹脂からなり、図 41 及び図 42 に示すように、基板ケース 200 に取り付けられた取付側部材 510 に対して取り付けられた際に、基板側コネクタ 620a (基板側コネクタ 620d) に接続されたケーブル側コネクタ 610a (ケーブル側コネクタ 610d) の一部を被覆する断面視略コ字状の被覆部 521 が形成されているとともに、被覆部 521 の長手方向側面の一方の側面 521a に取付側部材 510 における係止孔部 513 の係止孔 513a の内周とほぼ同径の係止筒 522 が接続片 522a を介して設けられている。

【0540】

被覆部 521 の一方の側面 521a の下端は、取付側部材 510 に取り付けた際にその基片 510a の上面に当接するとともに、側面 521a の背面には、リブ 521b、521b が設けられ、そのリブ 521b、521b の下面も基片 510a の上面に当接するようになっている。

30

【0541】

係止筒 522 は、図 44 に示すように、中心を挟んで対向する位置に、先端に外向きの係止爪 523a が形成され、内方に弾性変形可能な係合部 523、523 が設けられている。係合部 523、523 は、その係止爪 523a、523a が、コネクタカバー 520 を基板側コネクタ 620a (基板側コネクタ 620d) にケーブル側コネクタ 610a (ケーブル側コネクタ 610d) が接続されている状態で取付側部材 510 に取り付けた際に、係止孔 513a に形成された係止溝 514、514 の浅溝部 514a、514a に対して係合する位置に設けられている。

40

【0542】

次に、コネクタ規制部材 500a、500b の基板ケース 200 への取付状況及び基板ケース 200 の筐体への取付状況について説明する。

【0543】

まず、基板ケース 200 を構成する下部ケース 201 及び上部ケース 203 の内部に遊技制御基板 40 を収容して封止状態とする。下部ケース 201 及び上部ケース 203 を封止状態とするには、下部ケース 201 の 2 対の係止部 210 に対して、それぞれ対応する上部ケース 203 の係合部 230 を係合させた後、下部ケース 201 のいずれかの封止片 211 と上部ケース 203 の対応する封止片 231 とをワンウェイネジにて固着する。

【0544】

50

ワンウェイネジは、周知のように、一方向の回転によってネジを螺着することができるが、他方向に回転させようとしても回転させることができない、すなわち、そのネジを緩めることができない機能を有するネジである。このため、下部ケース２０１のいずれかの封止片２１１と上部ケース２０３の対応する封止片２３１とをワンウェイネジにて固着すると、封止片２１１及び封止片２３１のいずれか一方を破断させなければ、これらの固着を解除できないようになっている。

【０５４５】

そして、封止片２１１及び封止片２３１を固着することにより、下部ケース２０１に対する上部ケース２０３の長手方向の移動が規制され、その結果、下部ケース２０１の係止部２１０に対する上部ケース２０３の係合部２３０の係合の解除も規制されることとなり、上部ケース２０１と下部ケース２０３は、内部に遊技制御基板４０を収容した状態で一体化され、封止片２１１及び封止片２３１を破断しなければ、開放することができない状態となる。

10

【０５４６】

次に、遊技制御基板４０を封止状態とした基板ケース２００に対して、コネクタ規制部材５００ａ、５００ｂをそれぞれ構成する取付側部材５１０、５１０を取り付ける。取付側部材５１０は、その両側片５１０ｄ、５１０ｄを外方に向かって弾性変形させ、上部ケース２０３の段部２０３ｂ（段部２０３ａ）に装着する。そして弾性変形を解除することで、係止片５１１、５１１を下部ケース２０１の裏面における係合溝２１２、２１２に係合させることで取り付けられる。この際、取付側部材５１０の基片５１０ａ、上片５１０ｃ、５１０ｃは、それぞれ上部ケース２０３の段部２０３ｂ（段部２０３ａ）上面、凹部２０３ｆ（凹部２０３ｅ）の底面に当接するとともに、基片５１０ａに設けられた切り欠き５１２が、上部ケース２０３の凹部２０３ｆに設けられた挿通孔２３４ａ（凹部２０３ｅに設けられた挿通孔２３４ｂ）と一致し、これら切り欠き５１２及び挿通孔２３４ａ（挿通孔２３４ｂ）を介して、基板ケース２００に収容された遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａ（基板側コネクタ６２０ｄ）が基板ケース２００内から外部に露出するようになっている。

20

【０５４７】

次に、取付ベース２５０のビス孔２５２を介して取付ネジ２５９を筐体側の壁に螺入し、取付ベース２５０を筐体に対して固定するとともに、固着部材２５５の係止部２５７、２５７を取付ベース２５０のガイド溝２５４ａ、２５４ａにそれぞれ嵌入し、固着部材２５５を取付ベース２５０に対して装着する。

30

【０５４８】

次に、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００を取付ベース２５０に対して組み付ける。詳しくは、基板ケース２００の一端側に突出する係止片２３５、２３５をそれぞれ取付ベース２５０の係止孔部２５１、２５１の係止孔２５１ａ、２５１ａに挿入した後、図４３に示すように、基板ケース２００を取付ベース２５０の側壁２５０ｂ、２５０ｃの間に収容させるとともに、係止柱２５３の係止爪２５３ａによって基板ケース２００の他端側段部２０３ａの上面を係止して基板ケース２００を取付ベース２５０に仮止めする。この状態で上部ケース２０３の一端に設けられた４つの封止片２３２と取付ベース２５０に装着された固着部材２５５の固着孔２５６がそれぞれ対応する位置となり、この状態で、いずれかの封止片２３２の上方から対応する固着孔２５６に対して前述のワンウェイネジを螺入することで、封止片２３２と固着部材２５５とを固着する。

40

【０５４９】

そして、封止片２３２及び固着部材２５５を固着することにより、基板ケース２００の封止片２３２側の端部における取付ベース２５０からの取り外し方向への移動が規制されるとともに、係止柱２５３によって基板ケース２００の封止片２３２側への水平移動も規制されるので、基板ケース２００の一端側に突出する係止片２３５、２３５を取付ベース２５０の係止孔２５１ａ、２５１ａから外すことも不可能となる。更に、この状態では、取付ベース２５０の底板２５０ａのビス孔２５２は全て基板ケース２００に被覆され、取

50

付ネジへの２５９へのアクセスも不能となり、取付ベース２５０を筐体から取り外すことも不可能となる。このようにして、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００は、取付ベース２５０を介して筐体に固定され、封止片２３２または固着部材２５５を破断しなければ、基板ケース２００を筐体から取り外すことができない状態となる。

【０５５０】

また、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００が取付ベース２５０（筐体）に対して取り外し不能に固定されると、図４７（ａ）に示すように、取付側部材５１０の側片５１０ｄ、５１０ｄが取付ベース２５０の側壁２５０ｂ、２５０ｃの内面に当接し、挟持されて取付側部材５１０の両側片５１０ｄ、５１０ｄの外方への変形が規制されるため、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すことが不可能となる。

10

【０５５１】

次に、図４３に示すように、基板ケース２００の挿通孔２３４ａ、２３４ｂ及び取付側部材５１０における基片５１０ａの切り欠き５１２を介して露呈する遊技制御基板４０の基板側コネクタ６２０ａ、６２０ｂに対してケーブル６００ａのケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル６００ｄのケーブル側コネクタ６１０ｄをそれぞれ接続した後、これら基板側コネクタ６２０ａとケーブル側コネクタ６１０ａ、基板側コネクタ６２０ｄとケーブル側コネクタ６１０ｄを接続した状態で、図４６に示すように、コネクタカバー５２０の被覆部５２１でケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ６１０ｄの上方を被覆するとともに、コネクタカバー５２０の係止筒５２２を取付側部材５１０における係止孔部５１３の係止孔５１３ａに嵌入させる。これにより係止筒５２２の係合部５２３、５２３は、係止孔５１３ａの内周に当接して内方に弾性変形する。この際、係合部５２３、５２３は、被覆部５２１でケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ６１０ｄを被覆する位置とすると、自ずと係止孔５１３ａの内面に形成された係止溝５１４、５１４のうち浅溝部５１４ａ、５１４ａに位置決めされることとなり、係止筒５２２を更に嵌入し、係合部５２３、５２３の先端の係止爪５２３ａ、５２３ａが係止溝５１４、５１４の浅溝部５１４ａ、５１４ａに到達することで、図４５（ａ）に示すように、係合部５２３、５２３の内方への弾性変形が開放され、係止爪５２３ａ、５２３ａがそれぞれ浅溝部５１４ａ、５１４ａに係合し、係止筒５２２の上方への移動が規制されるとともに、被覆部５２１の側面５２１ａと基板側コネクタ６２０ａ及びケーブル側コネクタ６１０ａの側面、基板側コネクタ６２０ｄ及びケーブル側コネクタ６１０ｄの側面とが当接して、係止筒５２２の係止孔部５１３に対する回転が規制されることにより、取付側部材５１０とコネクタカバー５２０とが連結し、一体化されたコネクタ規制部材５００ａが形成された状態となる。この状態では、係合部５２３、５２３が係止孔部５１３によって被覆されるため、外部から係合部５２３、５２３を内方に弾性変形させることが不可能となり、コネクタカバー５２０または取付側部材５１０を破断しなければ、コネクタカバー５２０を取付側部材５１０から取り外すことが不可能となる。

20

30

【０５５２】

また、コネクタカバー５２０を取付側部材５１０に対して取り外し不能に取り付けると、図４７（ａ）（ｂ）に示すように、被覆部５２１によってケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ６１０ｄの上面の一部が被覆され、ケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ６１０ｄの基板側コネクタ６２０ａ、基板側コネクタ６２０ｄからの抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ６１０ｄの基板側コネクタ６２０ａ、基板側コネクタ６２０ｄからの抜脱が規制されるようになっている。

40

【０５５３】

このように、取付側部材５１０を基板ケース２００に取り付けた状態で、基板ケース２００を筐体に対して固着した後、ケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ６１０ｄを基板側コネクタ６２０ａ、基板側コネクタ６２０ｄに接続し、その状態で基板側コネクタ６２０ａ、基板側コネクタ６２０ｄの一部を上方から被覆するようにして取付側部材５１０に取り付けることによって、ケーブル側コネクタ６１０ａ、ケーブル側コネクタ

50

610dの基板側コネクタ620a、基板側コネクタ620dからの抜脱が不能化されるようになっている。

【0554】

次に、ケーブル側コネクタ610aと基板側コネクタ620aとの接続、ケーブル側コネクタ610dと基板側コネクタ620dとの接続を解除する際の状況について説明する。

【0555】

ケーブル側コネクタ610aと基板側コネクタ620aとの接続、ケーブル側コネクタ610dと基板側コネクタ620dとの接続を解除するには、取付側部材510またはコネクタカバー520を破断してコネクタカバー520を取付側部材510から取り外すか、基板ケース200の封止片232または固着部材255を破断して、基板ケース200を取付ベース250から取り外し、コネクタカバー520が取り付けられた状態のままの取付側部材510を基板ケース200から取り外す必要がある。

【0556】

例えば、ケーブル600a、600dの故障などによりケーブル側コネクタ610aまたはケーブル側コネクタ610dを基板側コネクタ620aまたは基板側コネクタ620dから外す必要がある場合には、前者の方法で取り外し、基板の故障などにより基板ケース200ごと交換する場合には、後者の方法で取り外せば良い。

【0557】

まず、ケーブル600a（ケーブル600d）を交換するにあたり、ケーブル側コネクタ610a（ケーブル側コネクタ610d）を基板側コネクタ620aから外す必要がある場合に、コネクタ規制部材500a（コネクタ規制部材500b）を構成するコネクタカバー520を取付側部材510から取り外す方法について説明すると、最初に、ニッパなどの工具でコネクタカバー520の被覆部521と係止筒522とを繋ぐ接続片522aを破断する。これにより被覆部521が分離するとともに、係止筒522の係止孔部513に対する回転が可能な状態となる。この状態で、係止筒522を、上面視反時計回りに回転させることで、係合部523、523が係止溝514、514の浅溝部514a、514aから深溝部514b、514bの位置に移動し、図45（a）に示すように、係止爪523a、523aが浅溝部514a、514aに係合している状態から、図45（b）に示すように、係止爪523a、523aと浅溝部514a、514aの係合が解除された状態となる。これにより、係止筒522の上方への移動が可能となり、図45（c）に示すように、係止筒522を上方に引き抜くと、係止爪523a、523aが深溝部514b、514bに係合するが、この状態では、係合部523、523が露呈するため、内方に弾性変形させることが可能となり、係合部523、523を内方に弾性変形させることにより、係止爪523a、523aと深溝部514b、514bとの係合が解除され、係止筒522を取付側部材510から取り外すことができ、これによりコネクタカバー520が取付側部材510から完全に分離し、コネクタカバー520によるケーブル側コネクタ610a（ケーブル側コネクタ610d）の抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ610a（ケーブル側コネクタ610d）と基板側コネクタ620a（基板側コネクタ620d）との接続を解除することができるようになる。

【0558】

尚、コネクタカバー520を取付側部材510から取り外すと、被覆部521と係止筒522とが破断し、一度破断すると元の状態とはならないため、ケーブル側コネクタ610a（ケーブル側コネクタ610d）と基板側コネクタ620a（基板側コネクタ620d）との接続を解除した痕跡が残ることとなる。

【0559】

次に、基板ケース200ごと交換するにあたり、ケーブル側コネクタ610a、ケーブル側コネクタ610dを基板側コネクタ620a、基板側コネクタ620dから外す必要がある場合に、取付側部材510をコネクタカバー520ごと基板ケース200から取り外す方法について説明すると、最初に、ニッパなどの工具で固着部材255と固着され

ている基板ケース２００の封止片２３２を破断する。これにより、基板ケース２００の封止片２３２側の端部における取付ベース２５０からの取り外し方向への移動が可能となるので、係止柱２５３の係止爪２５３aと基板ケース２００の段部２０３eとの係合を解除する。これに伴って封止片２３２側への水平方向への移動も可能となるので、基板ケース２００の係止片２３５、２３５を取付ベース２５０の係止孔２５１a、２５１aから取り外す。これにより、基板ケース２００が取付ベース２５０から取り外され、取付側部材５１０の側片５１０d、５１０dを外方に変形することが可能な状態となり、取付側部材５１０からコネクタカバー５２０を取り外すことなく、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すことが可能となり、これによりコネクタカバー５２０と一体化された状態で取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すことにより、コネクタカバー５２０によるケーブル側コネクタ６１０a、ケーブル側コネクタ６１０dの抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ６１０a、ケーブル側コネクタ６１０dと基板側コネクタ６２０a、基板側コネクタ６２０dとの接続を解除することができるようになる。

10

【０５６０】

尚、この方法によっても取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すためには、固着部材２５５と固着されている基板ケース２００の封止片２３２を破断する必要がある、一度破断すると元の状態とはならないため、ケーブル側コネクタ６１０aと基板側コネクタ６２０aとの接続、ケーブル側コネクタ６１０dと基板側コネクタ６２０dとの接続を解除した痕跡が残ることとなる。

20

【０５６１】

また、この方法によれば、基板ケース２００の封止片２３２が破断され、固着部材２５５に残るが、取付側部材５１０からコネクタカバー５２０を取り外すことなく、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外せるため、交換用に遊技制御基板４０が収容された新たな基板ケース２００にコネクタカバー５２０が組み付けられた状態の取付側部材５１０を取り付けることで、新たな基板ケース２００においてケーブル側コネクタ６１０aと基板側コネクタ６２０aとの接続、ケーブル側コネクタ６１０dと基板側コネクタ６２０dとの接続の解除が不能化されるとともに、新しい固着部材２５５を取付ベース２５０に装着し、コネクタカバー５２０が組み付けられた状態の取付側部材５１０を取り付けた新たな基板ケース２００を取付ベース２５０に取り付けて固着部材２５５と封止片２３２とを固着することで、再び取付側部材５１０の取り外しが不可能な状態となり、ケーブル側コネクタ６１０aと基板側コネクタ６２０aとの接続、ケーブル側コネクタ６１０dと基板側コネクタ６２０dとの接続を解除した場合には、その痕跡を残せる状態となる。すなわちこのような場合には、取付側部材５１０とコネクタカバー５２０とを再利用することが可能となる。

30

【０５６２】

尚、本実施例では、取付側部材５１０の係止片５１１、５１１を外方に弾性変形させた状態で、基板ケース２００の裏面に形成された係止溝５１４、５１４に係合させることで、取付側部材５１０が基板ケース２００に取り付けられるとともに、取付側部材５１０が取り付けられた基板ケース２００が取付ベース２５０（筐体）に対して取り外し不能に固定されると、取付側部材５１０の側片５１０d、５１０dが取付ベース２５０の側壁２５０b、２５０cの内面に当接し、挟持されて取付側部材５１０の両側片５１０d、５１０dの外方への変形が規制されるため、取付側部材５１０を基板ケース２００から取り外すことが不可能となる構成であるが、例えば、取付側部材の一部を基板ケース２００の裏面でネジや取り外し可能な係止ピンで固定するとともに、基板ケース２００を筐体（取付ベース）に取り外し不能に取り付けた際に、これらネジや係止ピンが隠蔽される構造とし、基板ケース２００を筐体に対して取り付けすることで、取付側部材の基板ケース２００からの取り外しが規制される構成としても良く、取付側部材を基板ケース２００に取り付けた状態で、基板ケース２００を筐体に対して固着した後、取付側部材が基板ケース２００から取り外せなくなる構成であれば、どのような構成を採っても良い。

40

50

【0563】

次に、コネクタ規制部材650の詳細な構造について説明する。

【0564】

図48は、コネクタ規制部材650を構成する載置台660及びカバー部材680を示す分解斜視図であり、図49は、載置台660に対してカバー部材680を組み付けた状態を示す斜視図であり、図50(a)は、図49のE-E断面図であり、図50(b)は、図49のF-F断面図である。

【0565】

コネクタ規制部材650は、図48及び図49に示すように、操作部中継基板110を載置する載置台660と、載置台660を上方から被覆するカバー部材680と、から構成され、載置台660に操作部中継基板110を収容した後、操作部中継基板110の基板側コネクタ621a、622gに、それぞれに対応するケーブル600a、601gのケーブル側コネクタ611a、612gを接続した後、カバー部材680をケース体610に取り付けることで、基板側コネクタ621a、622gからのケーブル側コネクタ611a、612gの抜脱が規制される。

【0566】

載置台660は、透明な合成樹脂からなり、操作部中継基板110よりも大径の略長方形に成形されている。操作部中継基板110には、図48に示すように、基板側コネクタ621a、622a、622b、622c、622d～622f、622gが実装されており、載置台660の長辺側の両側面、及び短辺側の一方の側面には、操作部中継基板110を載置した際に、操作部中継基板110において差し込み口が実装面と水平方向に開口する基板側コネクタ622a、622b、622c、622d～622f、622gが位置する部位を避けて、外方に突出するように、係止孔661bを有する係止孔部661がそれぞれ1つずつ接続片661aを介して設けられている。係止孔661bの内周面には、中心を挟んで対向する位置に中心向きの係止爪661c、661cが1対形成されている。

【0567】

カバー部材680は、透明な合成樹脂からなり、載置台660とほぼ同形状に成形されており、一方の長辺側には、操作部中継基板110の基板側コネクタ621aに対応する位置に手前に向かって膨出するカバー部681が、他方の長辺側には、操作部中継基板110の基板側コネクタ622a、622bに対応する位置に手前側に向かって膨出するカバー部688、基板側コネクタ622c、622g、622d～622fに対応する位置に手前に向かって膨出するカバー部689がそれぞれ形成されている。

【0568】

カバー部681の上面681aには、ケーブル600aのケーブル側コネクタ611aの長辺の長さよりも狭い、基板側コネクタ621aに接続されたケーブル600aを逃がすための切り欠き681bが外側の側面にかけて形成され、これにより、上面681aの両側端には、それぞれ被覆面681c、681が形作られる。

【0569】

カバー部688には、基板側コネクタ622a、622bに接続されたケーブル601a、601bを逃がすための切り欠き682aが形成されるとともに、カバー部689には、基板側コネクタ622cに接続されたケーブル601cを逃がすための切り欠き682b、基板側コネクタ622gに接続されたケーブル601gを逃がすための切り欠き682c、基板側コネクタ622d～fに接続されたケーブル601d～fを逃がすための切り欠き682dがそれぞれ形成されている。特に、基板側コネクタ622gに接続されたケーブル601gを逃がすための切り欠き682cは、ケーブル601gの長辺の長さよりも狭幅に形成されており、その両端には、カバー部689から垂下する被覆片683、683がそれぞれ設けられている。

【0570】

また、カバー部材680の長辺側の両側面、及び短辺側の一方の側面には、載置台66

10

20

30

40

50

0の係止孔部661と対応する位置に、外方に突出するように、係止孔661bの内周面とほぼ同径の係止筒684が接続片684aを介して設けられている。係止筒684の外周面には、係止孔661bの内周に設けられた1対の係止爪661cと対応する箇所それぞれ係止孔684aが形成されており、係止爪661cが係合できるようになっている。

【0571】

次に、載置台660とカバー部材680の取付状況について説明すると、まず、図48に示すように、載置台660に操作部中継基板110を載置し、基板側コネクタ621a、622a、622b、622c、622d～622f、622gにそれぞれ対応するケーブル側コネクタ611a、612a、612b、612c、612d～612f、612gを接続する。これらケーブル側コネクタを基板側コネクタに接続した後、カバー部材680を載置台660に対して取り付ける。

10

【0572】

詳しくは、カバー部材680の係止筒634を載置台660の対応する係止孔部661の係止孔661bに嵌入する。そして係止筒634を係止孔661bに押し込むことにより、係止孔661b内の係止爪661cが係止筒684の係止孔684aに係合する。これにより、外方から係止爪661cと係止孔684aとの係合を解除することが不可能な状態となり、図49に示すように、載置台660とカバー部材680とが、係止孔部661または係止筒634を破断しなければ取り外し不能に組み付けられた状態となる。

20

【0573】

そして、載置台660とカバー部材680とが組み付けられると、図50(a)に示すように、操作部中継基板110の基板側コネクタ621aに接続されたケーブル側コネクタ611aの両端部上面がカバー部材680の被覆面681c、681cに被覆され、ケーブル側コネクタ611aの基板側コネクタ621aからの抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ611aの基板側コネクタ621aからの抜脱が規制されるようになっている。

【0574】

載置台660とカバー部材680とが組み付けられると、図50(b)に示すように、操作部中継基板110の基板側コネクタ622gに接続されたケーブル側コネクタ612gの両端部上面がカバー部材680の被覆片683、683に被覆され、ケーブル側コネクタ612gの基板側コネクタ622gからの抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ612gの基板側コネクタ622gからの抜脱が規制されるようになっている。

30

【0575】

次に、ケーブル側コネクタ611aと基板側コネクタ621aとの接続及びケーブル側コネクタ612gと基板側コネクタ622gとの接続を解除する際の状況について説明する。

【0576】

ケーブル側コネクタ611aと基板側コネクタ621aとの接続及びケーブル側コネクタ612gと基板側コネクタ622gとの接続を解除するには、ニッパーなどの工具でカバー部材680の係止筒684を繋ぐ接続片684aを破断する。これにより、カバー部材680の本体と係止筒684とが分離して、カバー部材680を載置台660から取り外すことが可能となり、カバー部材680を載置台660から取り外すことにより、被覆面681c、681cによるケーブル側コネクタ611aの抜き方向の移動の規制が解除されるとともに、被覆片683、683によるケーブル側コネクタ612gの抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ611aと基板側コネクタ621aとの接続及びケーブル側コネクタ612gと基板側コネクタ622gとの接続を解除することができるようになる。

40

【0577】

尚、カバー部材680を載置台660から取り外すと、カバー部材680の本体と係止筒684とが破断し、一度破断すると元の状態とはならないうえに、分離した係止筒68

50

4が載置台660の係止孔部661の係止孔661b内に残るため、ケーブル側コネクタ611aと基板側コネクタ621aとの接続及びケーブル側コネクタ612gと基板側コネクタ622gとの接続との接続を解除した痕跡が残ることとなる。

【0578】

以上説明したように本実施例のスロットマシンにおいては、ビッグボーナス(1)(2)の終了時に、特典付与抽選を行い、この抽選に当選したときに、特典を入手するための特典入手情報を特定可能な2次元コードが、遊技者の所持する携帯電話などに搭載された2次元コードリーダーにて読み取り可能に液晶表示器51に表示されることで、スロットマシン1において直接付与される利益とは別に特典を付与することができる。

【0579】

また、本実施例では、ビッグボーナスの履歴に応じて特典付与抽選の当選確率が変動するようになっており、ビッグボーナスの履歴に応じて特典が付与されることに対する期待感にメリハリを持たせることができる。

【0580】

また、本実施例では、特典付与サーバが特典を抽出する際に用いる特典抽出用パラメータを暗号化して特典入手情報が作成されるようになっており、特典抽出用パラメータを解析して特典入手情報を偽造し、特典付与サーバから不正に特典が取得されてしまうことを防止できる。

【0581】

スロットマシンは、一般的に他のスロットマシンやコンピュータとの双方向の通信を行うことができない状態で設置されるので、特典入手情報それぞれに固有のIDを付与することができないため、複数の異なるスロットマシンにおいて同一の特典入手情報が作成される可能性があり、一の特典入手情報に対して排他的に特典を付与することが困難であるが、本実施例では、特典入手情報を構成する特典抽出用パラメータに、機種ID及び作成日時に加えて、一定の範囲でランダムに変動するRレジスタの値を含むため、特典入手情報それぞれに完全に固有のIDを付与することはできないが、同一機種において、同一日に、Rレジスタの値が同一となる可能性は極めて低く、これら機種ID、作成日時、Rレジスタの値を組み合わせることによって、実質的に特典入手情報をそれぞれ個別に識別することが可能となるため、一の特典入手情報に対して排他的に特典を付与すること、すなわち同一の特典入手情報で、複数のアクセスがあった場合でも、一の特典入手情報に対して重複して特典が付与されてしまうことを防止できる。

【0582】

尚、本実施例では、一定の範囲でランダムに変動する値としてRレジスタの値を用いているが、一定の範囲でランダムに変動する値であれば、ハード乱数やソフト乱数などその他の値を利用しても良い。

【0583】

また、本実施例では、特典入手情報をそれぞれ識別するための情報(機種ID、作成日時、Rレジスタの値)が特典抽出用パラメータに含まれ、暗号化された状態でURLに付加されることとなるため、これらの情報を改竄することは非常に困難であり、特典入手情報をそれぞれ識別するための情報を改竄して、同一内容の特典を重複して入手するといった不正行為を防止できる。

【0584】

また、スロットマシンは一度設置されると、メイン制御部やサブ制御部のプログラムを事後的に変更することはできず、特典付与抽選の結果のみを特典入手情報として適用すると、特典入手情報に基づいて提供できる特典の内容や数が特典付与抽選の結果に依存することとなるため、それ以上に特典の内容や数を拡張することができなくなってしまうが、本実施例では、特典入手情報が特典付与抽選の結果そのものではなく、特典入手情報を構成する特典抽出用パラメータに、その時点で様々な組み合わせとなり得る遊技履歴が含まれるため、スロットマシンが設置された後でも、特典付与サーバ側で、遊技履歴の組み合わせ分までは、特典の内容や数を拡張できるとともに、差枚数やボーナス確率の違いなど

10

20

30

40

50

によって異なる特典を付与するなど、遊技履歴に応じて付与する特典の内容に違いを持たせることができる。

【0585】

さらに、特典抽出用パラメータに、作成日時が含まれるため、特典入手情報が作成された期間に応じて異なる特典を付与することも可能となり、予想以上に設置期間が長くなった場合などでも、その期間に応じて入手できる特典を変更することができるとともに、特典入手情報を入手したまま、特典の付与を受けず、その間に入手できる特典が変更された場合であっても、実際の作成日時に基づいた特典を付与することが可能となる。

【0586】

尚、本実施例では、遊技履歴として（ビッグボーナス（1）の回数／ビッグボーナス（2）の回数／レギュラーボーナスの回数／ボーナス間ゲーム数／総ゲーム数／差枚数）を適用しているが、その他の遊技履歴、例えば、特定の小役の入賞または当選回数、ボーナス間の特定の小役の入賞または当選回数、ボーナス間など特定期間の差枚数などを適用しても良い。

【0587】

また、本実施例では、特典入手情報を変換した2次元コードを液晶表示器51に表示した後、遊技者によって2次元コードの表示終了操作（賭数設定操作）がなされるか、2次元コードの表示開始後、表示終了時間（本実施例では60秒）が経過した時点で2次元コードの表示を終了するようになっており、表示終了時間が経過する前であっても遊技者の意志で2次元コードの表示を終了させることができるようになっており、必要以上に長い間表示させることにより、他人に2次元コードが読み取られてしまうことを防止できる。

【0588】

また、特典入手情報を特定可能な2次元コードを液晶表示器51に表示されている間は、デモ演出の実行を禁止するようになっており、この間に、待機コマンドを受信した場合、すなわちゲーム終了後、賭数が設定されずに一定時間が経過した場合、クレジットの精算操作がなされた場合、賭数の精算操作がなされた場合であっても、遊技者によって2次元コードの表示終了操作（賭数設定操作）がなされるか、2次元コードの表示開始後、表示終了時間（本実施例では60秒）が経過して2次元コードの表示が終了するまでは、デモ演出が実行されることがなく、遊技者が2次元コードを読み取る時間を確保することができ、遊技者が2次元コードを確実に読み取ることができる。

【0589】

本実施例のスロットマシン1においては、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板40の基板側コネクタ620aとケーブル600aのケーブル側コネクタ610aとの接続、ケーブル600aのケーブル側コネクタ611aと操作部中継基板110の基板側コネクタ621aとの接続、操作部中継基板110の基板側コネクタ622gとケーブル601gのケーブル側コネクタ612gとの接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を、コネクタ規制部材500a及びコネクタ規制部材650によって規制するようになっている。これにより、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板40のメイン制御部41にゲームの進行に関わる不正な信号を入出力させるといった不正行為を行うことが困難となるため、例えば、打ち込み器具などを接続して、ボーナスが当選した状態としたスロットマシンを開店時に提供したり、前述した特典入手情報を入手しやすい状態（例えば、本実施例では、ビッグボーナスの合計回数が5の倍数である場合に、特典付与抽選に当選する確率が高い状態となるため、ビッグボーナスの回数が5の倍数の1回前の状態などが特典入手情報を入手しやすい状態となる）としたスロットマシンを開店時に提供するといった不正営業の実施等を効果的に防止できる。

【0590】

また、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ接続を解除するためには、基板ケース200の封止片232やコネクタカバー520の接続片522a、カバ

10

20

30

40

50

一部材 680 の接続片 684 a を破断しなければならず、これにより、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間のコネクタ接続が 1 つでも解除されると、その痕跡が残るとともに、その痕跡を消すことはきわめて困難であるため、上記不正営業をより効果的に抑制することができる。

【0591】

また、本実施例では、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間に中継基板が 1 つのみであるが、複数の中継基板を経由する場合には、その間に存在するコネクタ接続全てについて抜脱を規制することが好ましく、このようにすることで遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間のいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板 40 のメイン制御部 41 にゲームの進行に関わる不正な信号を入出力させるといった不正行為を行うことが困難となるため、上記不正営業の実施等を効果的に防止できる。

10

【0592】

また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板 40 に対して信号を入力する第 1 の電子部品 5、6、7、8、31、33 L、33 C、33 R、35 及びゲームの進行に応じて遊技制御基板 40 から信号が出力される第 2 の電子部品 32 L、32 C、32 R、34 のうち、投入メダルセンサ 31 と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制している。すなわちその信号がなければ遊技を進行させることができない投入メダルセンサ 31（投入メダルセンサ 31 からの信号が入力されなければ賭数を設定できずゲームを開始することが不可能となる）と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制しており、他の電子部品と遊技制御基板 40 との間でコネクタ同士の接続を解除して打ち込み器具のコネクタに差し替えた場合でも、実質的に遊技を自動的にゲームを進行させることができなくなるため、最小限の規制で不正行為を防止することが可能となり、これらコネクタ同士の接続を解除するための部品点数を減らすことができる。

20

【0593】

尚、本実施例では、投入メダルセンサ 31 と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制しているが、スタートスイッチ 7 と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制するようにしても同様の効果が得られる。また、本実施例のようにリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないものであれば、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R のいずれかと遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制するようにしても同様の効果が得られる。

30

【0594】

また、本実施例では、メイン制御部 41 とゲームの進行上必要な信号の入出力が行われる複数の電子部品とを接続する複数の信号線が、遊技制御基板 40 と操作部中継基板 110 との間では 1 本のケーブル 600 a で接続されているため、遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620 a とケーブル側コネクタ 610 a とのコネクタ接続、すなわち 1 カ所のコネクタ接続のみ接続の解除を規制することで、複数の信号線同士の接続の解除を規制することが可能となり、これらコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。

40

【0595】

尚、メイン制御部 41 とゲームの進行上必要な信号の入出力が行われる複数の電子部品とを接続する複数の信号線が、複数のケーブルを介して接続される場合でも、基板側コネクタを近接する位置に配置するとともに、1 つの部品でこれら複数の基板側コネクタと複数のケーブル側コネクタとの接続の解除を規制することで、これらコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。

【0596】

また、本実施例では、遊技制御基板 40 と操作部中継基板 110 とを接続するケーブル

50

600aのケーブル側コネクタ611aと操作部中継基板110の基板側コネクタ621aとの接続の解除、操作部中継基板110と投入メダルセンサ31とを接続するケーブル601gのケーブル側コネクタ612gと操作部中継基板110の基板側コネクタ622gとの接続の解除が、1つのコネクタ規制部材650によって、同時に規制されるので、これら複数のコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。

【0597】

また、本実施例では、取付側部材510とコネクタカバー520とからなるコネクタ規制部材500aを基板ケース200に取り付けることで、当該基板ケース200に収容された遊技制御基板の基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの抜脱が規制されるとともに、この状態で基板ケース200を取付ベース250に取り付けて固着部材255と封止片232とを固着することで、基板ケース200からのコネクタ規制部材500aの取り外しが規制されることになり、基板ケース200の封止片232を破断して基板ケース200と筐体（取付ベース250）との固着を解除するか、取付側部材510またはコネクタカバー520の取り付け状態を解除しなければ、基板側コネクタ620aからケーブル側コネクタ610aを抜脱できない状態となる。すなわち封止片232の破断、または接続片522aの破断という痕跡を残さなければケーブル側コネクタ610aを抜脱することができない状態となり、痕跡を残さずに打ち込み器具などの不正器具を接続することができなくなるため、不正が行われた可能性があることを確実に発見することができるようになる。

【0598】

また、故障などにより遊技制御基板40を収容した基板ケース200ごと遊技制御基板40を交換する場合には、封止片232を破断して基板ケース200と筐体（取付ベース250）との固着を解除すれば、コネクタ規制部材500aを基板ケース200から取り外してケーブル側コネクタ610aを基板側コネクタ620aから抜脱可能となるため、無駄にコネクタ規制部材500aを破壊したり、基板ケース200を破壊して開封することなく基板側コネクタ620aからケーブル側コネクタ610aを分離させることができる。

【0599】

また、コネクタ規制部材500aを取付側部材510とコネクタカバー520とから構成し、取付側部材510を基板ケース200に取り付けた後、ケーブル側コネクタ610aを基板側コネクタ620aに接続し、その状態で基板側コネクタ620aの一部を上方から被覆するようにして取付側部材510に取り付けることによって、ケーブル側コネクタ610aの基板側コネクタ620aからの抜脱が不能化されるようになっており、ケーブル側コネクタ610aを基板側コネクタ620aに接続した後、基板側コネクタ620aの周辺に位置する取付側部材510の係止孔部513の係止孔513aにコネクタカバー520の係止筒522を嵌入し、コネクタカバー520を取付側部材510に取り付けるのみで、コネクタカバー520によりケーブル側コネクタ610aの一部が被服され、ケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が規制されるので、ケーブル側コネクタ610aの基板側コネクタ620aに対する抜脱を規制するにあたり、その組み付け作業を軽減できる。

【0600】

また、遊技制御基板40が基板ケース200に収容された状態であっても、そのままの状態ケーブル側コネクタ610aを基板側コネクタ620aに接続し、その後コネクタカバー520を取り付けるのみで良く、このような場合には、ケーブル側コネクタ610aの基板側コネクタ620aに対する抜脱を規制するにあたり、その組み付け作業を一層効果的に軽減できる。

【0601】

また、コネクタカバー520は、ケーブル側コネクタ610aと基板側コネクタ620aとの接続部分全体を被覆するのではなく、ケーブル側コネクタ610aの抜き方向側の

一部のみを被覆する構成であるため、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱を確実に規制できるばかりでなく、コネクタカバー 5 2 0 の製造に必要な材料が少なく済む。

【0602】

また、コネクタカバー 5 2 0 は、取付側部材 5 1 0 に対して 1 カ所の係止筒 5 2 2 のみで取り付けられるので、コネクタカバー 5 2 0 及び取付側部材 5 1 0 の構造を簡素化できることから好ましいが、コネクタカバー 5 2 0 に係止筒 5 2 2 を複数箇所設けるとともに、取付側部材 5 1 0 にもそれぞれ対応する箇所に係止孔 5 1 3 a を設け、コネクタカバー 5 2 0 を複数箇所取付側部材 5 1 0 に対して取り付けのようにしても良く、このようにすることで、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱をより強固に規制することができる。更にこの場合には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a と基板側コネクタ 6 2 0 a との接続部分を跨ぐ複数箇所コネクタカバー 5 2 0 を複数箇所取付側部材 5 1 0 に対して取り付けることが好ましく、このようにすれば、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱を更に強固に規制することができる。

10

【0603】

また、コネクタカバー 5 2 0 が取付側部材 5 1 0 に対して 1 カ所の係止筒 5 2 2 のみで取り付けられるが、コネクタカバー 5 2 0 の一方の側壁には、取付側部材 5 1 0 の基片 5 1 0 a の表面に当接するリブ 5 2 1 b、5 2 1 b が形成されており、コネクタカバー 5 2 0 の移動が規制されるため、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱を確実に規制することができる。

20

【0604】

また、取付側部材 5 1 0 の基片 5 1 0 a から延設される両端部には、内向きの係止片 5 1 1、5 1 1 がそれぞれ形成されており、係止片 5 1 1、5 1 1 を外方に弾性変形させた状態で、基板ケース 2 0 0 に組み付けて基板ケース 2 0 0 の裏面に形成された係止溝 5 1 4、5 1 4 に係合させることで、取付側部材 5 1 0 が基板ケース 2 0 0 に取り付けられるようになっているため、コネクタ規制部材 5 0 0 a を基板ケース 2 0 0 に取り付けにあたり、ネジやピンなどの他の部材を用いることなく取り付けることができるので、部品点数を削減できる。

【0605】

また、コネクタ規制部材 5 0 0 a を構成する取付側部材 5 1 0 を基板ケース 2 0 0 に取り付けの際に、取付側部材 5 1 0 の基片 5 1 0 a、上片 5 1 0 c、5 1 0 c の基板ケース 2 0 0 に対する対向面が上部ケース 2 0 3 における段部 2 0 3 b の上面及び凹部 2 0 3 f の底面にそれぞれ当接するようになっており、コネクタ規制部材 5 0 0 a と基板ケース 2 0 0 の表面との間に不正部品などが取り付けられることを効果的に防止することができる。

30

【0606】

また、コネクタ規制部材 5 0 0 a を構成する取付側部材 5 1 0 及びコネクタカバー 5 2 0 は、ともに透明な合成樹脂材にて構成されているため、基板ケース 2 0 0 内の視認性がコネクタ規制部材 5 0 0 a により損なわれることがないので、遊技制御基板 4 0 の監視に支障をきたすことがない。また、コネクタ規制部材 5 0 0 a と基板ケース 2 0 0 との隙間に不正部品が取り付けられた場合でも容易に発見することが可能となる。

40

【0607】

本実施例では、メイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、CPU 4 1 a が特別役の当選を示す電源投入コマンドを送信し、特別役の当選を示す電源投入コマンドをサブ制御部 9 1 が受信すると、特別役の当選を示す告知演出を実行するとともに、この告知演出は特別役の入賞を示す入賞判定コマンドを受信するまで、すなわち当選した特別役が入賞するまで継続して実行されるようになっている。

【0608】

また、サブ制御部 9 1 は、電源投入コマンドか、後述するようにメイン制御部 4 1 の制

50

御状態が初期化された旨を示す初期化コマンドを受信するまでは、バックアップが正常であってもその演出状態に復帰することもなく、他のコマンドを受信してもそれに応じて演出の制御は行われないようになっている。このため、起動時にメイン制御部 4 1 とサブ制御部 9 1 のコマンド送信ラインを非接続とし、その後メイン制御部 4 1 とサブ制御部 9 1 とを接続しても、サブ制御部 9 1 は、電源投入コマンドや初期化コマンドを受信していないため、演出の制御が行われることはなく、起動時にメイン制御部 4 1 とサブ制御部 9 1 のコマンド送信ラインを非接続としても、サブ制御部 9 1 側で電源投入コマンドの受信を回避し、特別役の当選を示す告知演出の実行を回避することは不可能であり、このようにメイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、必ず特別役の当選が報知されることとなる。

10

【0609】

一方、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、一度電源を切る必要がある（電源を切らずにコネクタを外すと故障の原因となる）が、上記の構成により、無理矢理コネクタの接続を解除して打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定しても、メイン制御部 4 1 を再起動させた際に、特別役に当選していることが外部から容易に判別できてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に抑止することができる。

【0610】

また、告知演出は特別役の入賞を示す入賞判定コマンドを受信するまで、すなわち当選した特別役が入賞するまで継続して実行されるので、特別役が入賞すること、すなわち特別役の当選フラグがクリアされるまでは告知演出が停止することではなく、遊技店によって特別役の当選を維持したまま告知演出を解除することが不可能となるため、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシン 1 を、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業をより一層効果的に抑止することができる。

20

【0611】

また、本実施例では、メイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、CPU 4 1 a が特別役の当選を示す電源投入コマンドを送信し、特別役の当選を示す電源投入コマンドをサブ制御部 9 1 が受信することで、特別役の当選を示す告知演出を、サブ制御部 9 1 が制御する液晶表示器 5 1、演出効果 LED 5 2、スピーカ 5 3、5 4、リール LED 5 5 等の演出装置にて実行するようになっており、不正に特別役の当選を設定しても、メイン制御部 4 1 を再起動させた際に、特別役に当選していることが演出装置で報知され、一層判別しやすい状態となるので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を一層確実に防止することができる。

30

【0612】

また、本実施例では、遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 の間のコネクタ接続の解除がコネクタ規制部材により規制されるようになっており、メイン制御部 4 1 を起動させた後、演出制御基板 9 0 を接続することで特別役の報知をさせないといった細工をすることが困難となるため、遊技店による不正営業を一層確実に防止することができる。更に、コネクタ規制部材は、互いに接続された基板側コネクタからのケーブル側コネクタの抜脱を規制可能に構成され、コネクタでの接続に関わる解除規制部位を破壊しない限り、解除不能とする接続解除規制状態が形成され、接続解除規制状態を解除した場合にその痕跡が残るように構成されているので、コネクタ同士での接続を解除するためには解除規制部位を破壊しなければならず、これにより接続を解除した後に再度接続解除規制状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間がかかるため、上記不正行為をより効果的に防止することができる。

40

【0613】

また、本実施例では、停電時において遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 との間の電氣的な接続状態を監視し、遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 との間の電氣的な接続状

50

態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶する断線監視 I C 5 0 を遊技制御基板 4 0 に有し、C P U 4 1 a が、その起動時において断線監視 I C 5 0 に断線フラグの確認要求を行い、これに伴う断線監視 I C 5 0 からの返信に基づき断線フラグの記憶状態を取得し、断線フラグが記憶されている場合、すなわち遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、R A M 4 1 c の領域のうち C P U 4 1 a が使用中の領域を除く全ての領域を初期化し、元の状態に復帰不可能となるので、メイン制御部 4 1 を起動させた後、演出制御基板 9 0 を接続することで特別役の報知をさせないといった細工をした場合には、R A M 4 1 c が初期化されてしまい元の状態に復帰不可能となるため、遊技店による不正営業を一層確実に防止することができる。

10

【0614】

尚、本実施例では、サブ制御部 9 1 が制御する演出装置にて特別役の当選が報知されるようになっているが、メイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合に、メイン制御部 4 1 が直接制御するクレジット表示器 1 1、遊技補助表示器 1 2、ペイアウト表示器 1 3 にて特別役の当選を報知するようにしても良い。また、メイン制御部 4 1 が直接制御する電子部品として特別役の当選を報知する告知 L E D を設け、メイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合に、告知 L E D を用いて特別役の当選を報知するようにしても良い。

20

【0615】

また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板 4 0 に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ 3 1）と遊技制御基板 4 0 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制することによっても不正器具の使用を防止しているが、メイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合に、その旨を報知することで、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造とするか否かに関わらず、打ち込み器具の使用を防止できるため、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造にしないことも可能であり、このようにすることで、コネクタ同士の抜き差しを規制するために部品の大幅な構造変更を必要としないうえに、故障時などのメンテナンス性を向上させることもできる。

30

【0616】

本実施例では、断線監視 I C 5 0 が、停電時において遊技制御基板 4 0 と投入メダルセンサ 3 1 との間の電氣的な接続状態についても監視し、遊技制御基板 4 0 と投入メダルセンサ 3 1 との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶するとともに、C P U 4 1 a が、その起動時において断線監視 I C 5 0 に断線フラグの確認要求を行い、これに伴う断線監視 I C 5 0 からの返信に基づき断線フラグの記憶状態を取得し、断線フラグが記憶されている場合、すなわち遊技制御基板 4 0 と投入メダルセンサ 3 1 との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、R A M 4 1 c の領域のうち C P U 4 1 a が使用中の領域を除く全ての領域を初期化し、元の状態に復帰不可能となる。

40

【0617】

一方、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、コネクタの抜き差しが必要となるが、打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定しても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することで、断線監視 I C 5 0 に断線フラグが記憶され、C P U 4 1 a を起動させた際に、R A M 4 1 c の領域のうち C P U 4 1 a が使用中の領域を除く全ての領域が初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンや特典入手情報を入手しやすい状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に防止することができる。

50

【0618】

また、断線監視IC50は、通電時においても遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態を監視し、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶するとともに、CPU41aは、起動後もタイマ割込処理において定期的に断線フラグの記憶状態を確認し、断線フラグが記憶されている場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、RAM41cの領域のうちCPU41aが使用中の領域を除く全ての領域を初期化し、元の状態に復帰不可能となるため、電源を落とさないまま、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除した場合でも、断線監視IC50に断線フラグが記憶され、これに伴い、断線異常によるエラー状態に制御され、RAM41cの領域のうちCPU41aが使用中の領域を除く全ての領域が初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンや特典入手情報を入手しやすい状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業をより確実に防止することができる。

10

【0619】

また、本実施例では、一度断線異常エラーによるエラー状態に制御されると、設定変更モードに移行させて、設定変更操作に基づいて設定値を新たに選択・設定しなければ、ゲームの進行が不能化された状態が解除されない。すなわち、RAM41cの初期化に伴ってスロットマシンにより自動的に設定された設定値ではなく、設定変更操作に基づいて選

20

【0620】

尚、本実施例では、CPU41aが断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御することに伴って、RAM41cの領域のうちCPU41aが使用中の領域を除く全ての領域が初期化され、元の状態に復帰不可能となる構成となっているが、断線異常エラーによるエラー状態においては、RAM41cの初期化はされないが、その後RAM41cの初期化操作（本実施例では、設定変更モードへの移行操作が該当するが、これとは別に、電源投入時に検出されることで、RAM41cの初期化が行われる初期化スイッチを設け、初期化スイッチによるRAM41cの初期化操作を適用しても良い。）が行われたことを条件に、エラー状態を解除し、ゲームが可能な状態となるようにしても良く、このようにした場合には、打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定したり、特典入手情報を入手しやすい状態に設定したりしても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することで、断線監視IC50に断線フラグが記憶され、CPU41aを起動させた際に、RAM41cの初期化操作がなされて、RAM41cが初期化されるまでゲームの進行が不能化されるので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンや特典入手情報を入手しやすい状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に防止することができる。

30

40

【0621】

また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ31）と遊技制御基板40との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制することによっても不正器具の使用を防止しているが、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態を監視し、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶するとともに、CPU41aが、起動時及び起動後において断線フラグの記憶状態を確認し、断線フラグが記憶されている場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、RAM41cの領域のうちCPU41aが使用中の領域を除

50

く全ての領域を初期化すること、または初期化操作がなされてRAM 41cが初期化されるまでゲームの進行を不能化することで、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造とするか否かに関わらず、打ち込み器具の使用を防止できるため、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造にしないことも可能であり、このようにすることで、コネクタ同士の抜き差しを規制するために部品的大幅な構造変更を必要としないうえに、故障時などのメンテナンス性を向上させることもできる。

【0622】

また、本実施例では、断線監視IC50が、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電気的な接続状態を監視しているが、ゲームの進行上必ず必要な信号の入出力がなされる電子部品（例えば、スタートスイッチ7や、本実施例のようにリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないものにおけるストップスイッチ8L、8C、8Rなど）を監視するものであっても、上記と同様の効果が得られる。

10

【0623】

また、本実施例では、断線監視IC50が、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ31）と遊技制御基板40との間の電気的な接続状態を監視するとともに、CPU41aが、起動時においてゲームの進行に応じて遊技制御基板40に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ31）と遊技制御基板40との間の断線を判定した場合に、RAM41cを初期化することで、遊技店による不正営業を防止するようになっているが、図65に示すように、メイン制御部41のバックアップ電源が、遊技制御基板40から、遊技制御基板40と操作部中継基板110を配線接続するケーブル600a、操作部中継基板110、操作部中継基板110と投入メダルセンサ31を配線接続するケーブル601gを経由し、更に、投入メダルセンサ31で折り返して、ケーブル601g、操作部中継基板110、ケーブル600aを経由して再度遊技制御基板40に戻り、メイン制御部41に供給されるように構成しても良く、このような構成とすることで、スロットマシン1に対する電力供給が遮断されている状態で、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31の間のコネクタ同士の接続が1ヶ所でも解除されることで、バックアップ電源の供給ラインが切断され、メイン制御部41のRAM41cのデータを保持できず、消失することとなる。すなわち遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ同士の接続が1カ所でも解除されると、メイン制御部41のRAM41cに保持されているバックアップデータが消失する。一方、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、コネクタの抜き差しが必要となるが、打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定したり、特典入手情報を入手しやすい状態に設定しても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することでRAM41cのデータが初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンや特典入手情報を入手しやすい状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を防止することができる。

20

30

【0624】

尚、バックアップ電源が、遊技制御基板40から投入メダルセンサ31を経由して再度遊技制御基板40に戻り、メイン制御部41に対して供給されることで、この間のコネクタ接続が解除された場合にRAM41cのデータが消失するようになっているが、ゲームの進行上必ず必要な信号の入出力がなされる電子部品（例えば、スタートスイッチ7や、本実施例のようにリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないものにおけるストップスイッチ8L、8C、8Rなど）を経由するものであっても、上記と同様の効果が得られる。

40

【0625】

また、バックアップ電源を蓄積するコンデンサや電池などを、ゲームの進行上必ず必要な信号の入出力がなされる電子部品の取付基板やこれら電子部品の中継基板（操作部中継基板110など）に搭載し、これら取付基板や中継基板に搭載されたコンデンサや電池な

50

どからのバックアップ電源の供給ラインが、電子部品の信号線とともにケーブルを介して遊技制御基板に接続され、メイン制御部41に対して供給されるようにしても良く、この場合でも、これら取付基板や中継基板と遊技制御基板40との間のコネクタ接続が解除された場合にRAM41cのデータが消失することとなるため、上記と同様の効果を得られるうえに、遊技制御基板40には取付基板や中継基板に搭載されたコンデンサや電池などからケーブルを介してバックアップ電源が供給されることとなるため、ケーブルを抜いた際にメイン制御部41に対してバックアップ電源を供給し続けるためには、基板間を跨いでバックアップ電源の供給ラインを短絡させる必要があり、バックアップ電源を供給し続けた状態でコネクタ接続を解除することが非常に困難となるため、打ち込み器具の接続を効果的に防止することができる。

10

【0626】

本実施例のスロットマシン1では、メダルの増加が期待できるRT(2)が開始した後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選した場合には、RT(2)を終了させず、いずれかの特別役が入賞したとき、いずれかの転落役が入賞したとき、または特別役も転落役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにRT(2)を終了させるようになっており、RT(2)の開始後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選しても、その当選した特別役が入賞しなければ、特別役の当選をもってRT(2)が終了することがなく、当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)に継続して制御することが可能となるため、RT(2)において特別役が当選してもその当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)を消

20

【0627】

また、特別役の当選フラグは、該特別役が入賞するまで次ゲーム以降に持ち越されるため、RT(2)が規定ゲーム数に到達することによって終了した後に、その間に当選した特別役を入賞させることが可能となるので、RT(2)の終了時に特別役の当選に対する遊技者の期待感を高めることができる。

【0628】

また、初期遊技状態においては、リプレイ(2)～(4)が入賞することでメダルの増加が期待できる遊技者にとって有利なRT(2)へ移行する可能性がある一方、1枚(1)～(3)が入賞することでメダルの増加が期待できないうえに、RT(2)へ移行することのない遊技者にとって不利なRT(1)へ移行する可能性がある。そして、初期遊技状態において1枚(1)～(3)が入賞すると遊技者にとって不利なRT(1)へ移行するが、RT(1)が終了することで再度初期遊技状態に移行することとなる。このため、初期遊技状態においてRT(2)へ移行することなくRT(1)へ移行した場合でも、その後再び初期遊技状態に移行するので、周期的にRT(2)へ移行する可能性のある初期遊技状態が訪れることとなり、RT(2)への遊技者の期待感を持続させることができる。

30

【0629】

また、RT(2)への移行契機となる役が複数種類(リプレイ(2)～(4))からなり、その種類に応じて、その後移行するRT(2)の規定ゲーム数、すなわち獲得が期待できるメダル数変動するので、RT(2)への移行契機となる役の種類に応じてメダルの増減にメリハリを持たせることができる。

40

【0630】

また、初期遊技状態において、リプレイ(2)～(4)のいずれかが当選した際に、リプレイ(2)～(4)の入賞条件と一致する操作手順、すなわちリプレイ(2)～(4)の組み合わせの引込範囲内のタイミングにて遊技者が停止操作を行うこと、すなわち遊技者の技術介入によってRT(2)に移行させることができるので、初期遊技状態での興趣を高めることができる。この際、リプレイの種類によって入賞条件となる操作手順が変化するうえに、全ての種類のリプレイに共通の入賞手順が存在しないため、遊技者がどの種類のリプレイが当選したのかを推察し、それが当たるか否かによってRT(2)に移行す

50

るか否かが決定されることとなり、初期遊技状態での興趣を一層高めることができる。

【0631】

また、初期遊技状態においては、リプレイ（２）～（４）のいずれかに当選したときに、報知モードに応じた確率でその種類を報知する移行役種類報知が行われるので、移行役種類報知が行われることで、遊技者は当選したリプレイの種類を認識でき、その結果、リプレイの入賞条件に一致する操作手順を知ることができ、ＲＴ（２）へ移行させることが可能となり、移行役種類報知がなされるか否かによってＲＴ（２）へ移行する確率を変動させることができるため、初期遊技状態での興趣を更に高めることができる。

【0632】

また、ＲＴ（１）への移行契機となる役が複数種類（１枚（１）～（３））からなり、その種類に応じて、その後移行するＲＴ（１）の規定ゲーム数、すなわち遊技者にとって不利な遊技状態のゲーム数が変動するので、ＲＴ（１）への移行契機となる役の種類によってもメダルの増減にメリハリを持たせることができる。

10

【0633】

また、初期遊技状態において、１枚（１）～（３）のいずれかが当選しても、１枚（１）～（３）の入賞を回避する操作手順、すなわち１枚（１）～（３）の組み合わせの引込範囲外のタイミングにて遊技者が停止操作を行うこと、すなわち遊技者の技術介入によって初期遊技状態を継続させることができるので、初期遊技状態での興趣を高めることができる。この際、１枚（１）～（３）のいずれが当選したかによって入賞を回避するための操作手順が変化するうえに、１枚（１）～（３）全てに共通の回避手順が存在しないため、遊技者がどの種類の移行役が当選したのかを推察し、それが当たるか否かによって初期遊技状態が継続するか否かが決定されることとなり、初期遊技状態での興趣を一層高めることができる。

20

【0634】

また、初期遊技状態においては、１枚（１）～（３）のいずれかに当選したときに、報知モードに応じた確率でその種類を報知する移行役種類報知が行われるので、移行役種類報知が行われることで、遊技者は当選した１枚（１）～（３）の種類を認識でき、その結果、１枚（１）～（３）の入賞を回避する操作手順を知ることができ、初期遊技状態を継続させることが可能となり、移行役種類報知がなされるか否かによって初期遊技状態が継続するゲーム数、すなわちＲＴ（２）へ移行可能なチャンスゾーンのゲーム数を大きく変動させることができるため、初期遊技状態での興趣を更に高めることができる。

30

【0635】

また、ＲＴ（２）の開始後、転落役が当選しても、転落役の入賞を回避する操作手順、すなわち転落役の組み合わせの引込範囲外のタイミングにて遊技者が停止操作を行い、かつ特別役が揃わないように停止操作を行うこと、すなわち遊技者の技術介入によってＲＴ（２）を継続させることができるので、ＲＴ（２）に伴う興趣を高めることができる。この際、転落役の種類によって入賞を回避するための操作手順が変化するうえに、全ての種類の転落役に共通の回避手順が存在しないため、遊技者がどの種類の転落役が当選したのかを推察し、それが当たるか否かによってＲＴ（２）が継続するか否かが決定されることとなり、ＲＴ（２）に伴う興趣を一層高めることができる。

40

【0636】

また、転落役である１枚（１）、１枚（２）、１枚（３）は、ＲＴ（２）中において特別役と同時に当選し得る役であるため、ＲＴ（２）の開始後、いずれかの転落役を入賞させてしまった場合でも、同時に特別役が当選している可能性があるため、このような場合であっても特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。更に本実施例では、比較的遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）のみが転落役と同時に当選し得る可能性があるため、いずれかの転落役を入賞させてしまった場合でも、同時にビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）が当選している可能性があるため、このような場合であっても更に遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

50

【0637】

また、R T (2) 中に転落役が入賞しても、いずれかの特別役が当選している場合には R T (2) が終了しないようになっており、R T (2) 中に転落役が入賞してしまってもその後 R T (2) が継続することで特別役の当選が確実となるため、転落役を入賞させてしまった場合でも興趣を高めることができる。

【0638】

また、R T (2) の転落役となる1枚(1)～(3)の当選確率が異なっており、R T (1) 中においては最も当選確率の高い1枚(3)の入賞手順で停止操作を行うことで、R T (1) 中でのメダルの払出率を上げることができ、R T (2) 中においては当選確率の高い1枚(2)、(3)の回避手順にて停止操作を行うことで、R T (2) の終了を回避する確率を高めることができる。すなわち遊技者が技術介入を行うか否かによって遊技者にとっての有利度に差が生まれるため、興趣を高めることができる。

10

【0639】

また、R T (2) においては、複数種類の転落役のうちいずれかの種類の転落役が当選したときに、報知モードに応じた確率で転落役の種類を報知する転落役種類報知が行われるので、転落役種類報知が行われることで、遊技者は当選した転落役の種類を認識でき、その結果、転落役の入賞を回避する操作手順を知ることができ、R T (2) を継続させることが可能となり、転落役種類報知がなされるか否かによって R T (2) が継続するゲーム数を大きく変動させることができるため、R T (2) に伴う興趣を更に高めることができる。

20

【0640】

また、移行役種類報知や転落役種類報知が行われるか否かを決定する移行役及び転落役種類報知抽選を、ビッグボーナス中に行うとともに、その結果がビッグボーナス中に特有のビッグボーナス演出にて報知されるため、ビッグボーナス中の興趣を高めることができる。

【0641】

また、遊技者が選択した B B 演出モードに対応する契機で移行役及び転落役種類報知抽選を実行するとともに、その際の当選確率も B B 演出モードに対応する確率を適用するようになっており、遊技者が選択した B B 演出モードに応じて移行役及び転落役種類報知を行うか否かを決定するタイミングや、そのタイミングでの期待感が変化するので、遊技者が遊技に積極的に参加しているという意識を高めることができる。更に移行役及び転落役種類報知抽選に当選した旨の告知も B B 演出モードに対応する契機で行うようになっているので、移行役及び転落役種類報知抽選のタイミングとその告知タイミングとを適格に関連させることができる。

30

【0642】

また、移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合に、その後の初期遊技状態でリプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)が当選した際に移行役種類報知が実行される確率及び R T (2) で転落役が当選した際に転落役種類報知が実行される確率(報知確率)の異なる複数種類の報知モードからいずれかの報知モードを選択する報知モード抽選が実行されるようになっており、報知モード抽選で当選した報知モードによって、その後の初期遊技状態でリプレイ(2)～(4)、1枚(1)～(3)が当選した際に移行役種類報知が実行される確率及び R T (2) で転落役が当選した際に転落役種類報知が実行される確率が変化し、その結果、初期遊技状態の継続が期待できるゲーム数、R T (2) への移行確率及び R T (2) の継続が期待できるゲーム数も変化するので、初期遊技状態や R T (2) での興趣を一層高めることができる。

40

【0643】

また、本実施例では、複数種類の特別役(ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、レギュラーボーナス)を備えており、それぞれ入賞することで期待できるメダルの獲得枚数がそれぞれ異なるため、特別役が入賞した場合には、その種類によって付与される価値の有利度に変動するので、興趣を高めることができる。

50

【0644】

特に本実施例では、ビッグボーナスが入賞すると、これに伴うビッグボーナス中に獲得が期待できるメダル枚数が、レギュラーボーナスが入賞したことに伴うレギュラーボーナス中よりも大幅に多いうえに、ビッグボーナスの終了後は移行役種類報知や転落役種類報知が実行される可能性があり、更なるメダルの獲得が期待できるようになっている。

【0645】

また、ビッグボーナスには、ビッグボーナス（１）とビッグボーナス（２）があり、ビッグボーナス（１）の方がビッグボーナス（２）よりもビッグボーナス中に獲得が期待できるメダル枚数が多いうえに、ビッグボーナス（１）の方が報知確率の高い報知モードが選択される割合が高いので、ビッグボーナス（１）の方がビッグボーナス（２）よりも更

10

【0646】

このように本実施例では、特別役の種類に応じて、ボーナス中に獲得が期待できるメダル数のみならず、その後の初期遊技状態で移行役種類報知がなされる確率、RT（２）で転落役種類報知がなされる確率、すなわちその後獲得が期待できるメダル数も変動するので、特別役の種類に応じてメダルの増減にメリハリを持たせることができる。

【0647】

本実施例では、ボーナスと同時当選する可能性のある役が入賞したとき、またはボーナスに当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合に連続演出を実行し、最終的に特別役に当選しているか否かを報知するとともに、RT（２）の残りゲーム数が３ゲームとなったときに、RT（２）の終了までの３ゲームにわたり連続演出を必ず実行し、RT（２）の最終ゲーム、または最終ゲームの次のゲームにおいて特別役に当選しているか否かを報知するのに対して、これら連続演出が実行され、ボーナスの当選が報知される前に、転落役が入賞してRT（２）が終了してしまった場合には、そのゲームの終了時、または次のゲームにおいてボーナスに当選しているか否かを示す演出結果を導く転落終了時演出を実行するようになっており、RT（２）の開始後、規定ゲーム数に到達する前に転落役を入賞させてしまい、RT（２）が終了してしまったために連続演出がなされない場合でも、RT（２）の終了時において特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

20

30

【0648】

また、本実施例では、RT（２）中においてボーナスと同時当選する可能性のある役が入賞したとき、またはボーナスに当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合に連続演出を実行するようになっており、ボーナスの当選している可能性がある事象が発生した場合にのみ連続演出が実行されることとなるため、連続演出によるボーナスの当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

【0649】

尚、本実施例では、RT（２）中においてボーナスと同時当選する可能性のある役が入賞したとき、またはボーナスに当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機に連続演出を実行するようになっているが、RT（２）中においてはいずれの役も入賞せずチャンス目が導出されない場合でも、ボーナスに当選している可能性があり、このような状況はRT（２）中において頻度が低いことから、チャンス目が導出されない場合にも連続演出が実行されるようにしても良く、このようにした場合でも、連続演出によるボーナスの当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

40

【0650】

また、本実施例では、いずれかのボーナスに当選している場合に連続演出抽選で当たりパターンが決定され、決定された当たりパターンに基づく連続演出が実行され、ボーナスの当選が報知されることで、RT（２）演出における表示画面の背景を選択する背景選択抽選を行い、RT（２）演出における表示画面の背景を背景選択抽選で選択された背景に

50

変更するようになっており、R T (2) において R T (2) 演出の背景が変化することによってボーナスの当選に対する遊技者の期待感を高めることができるため、R T (2) 演出に伴う興趣を効果的に高めることができる。

【 0 6 5 1 】

また、背景選択抽選では、レギュラーボーナスに当選しているときよりもビッグボーナス (2) に当選しているときの方が夕方、夜が高い割合で選択され、ビッグボーナス (2) に当選しているときの方が更に夕方、夜が高い割合で選択されるようになっている。このため、背景が夕方や夜に変更されることで、より遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス (1) の当選が期待できるようになっている。一方、ビッグボーナス (1) が当選している場合でも、50%は昼が選択され、背景が変更されないことがあるため、背景が

10

【 0 6 5 2 】

このように背景選択抽選では、当選した特別役の種類に応じた確率で背景を選択するようになっており、R T (2) 演出の背景の変化の仕方に応じて当選した特別役の種類を示唆することが可能となるので、R T (2) 演出に伴う興趣を一層効果的に高めることができる。

【 0 6 5 3 】

尚、本実施例では、R T (2) 中においてボーナスと同時当選する可能性のある役が入賞したとき、またはボーナスに当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機とする連続演出を境に R T 演出の演出態様 (背景) が変更されるようになっているが、演出態様を変更する可能性を示す変更演出を境に演出態様を変更するようにしても良く、このようにした場合にも、R T (2) 中においてボーナスと同時当選する可能性のある役が入賞したとき、ボーナスに当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機に変更演出を実行することが好ましく、このようにすることで、ボーナスの当選している可能性がある事象が発生した場合にのみ変更演出が実行されることとなるため、変更演出によるボーナスの当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。尚、いずれの役も入賞しなかった場合に変更演出を実行しても上記と同様の効果が得られる。

20

【 0 6 5 4 】

また、本実施例では、R T (2) 中においてボーナスと同時当選する可能性のある役が入賞したとき、またはボーナスに当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機とする連続演出を境に R T 演出の演出態様 (背景) が変更されるようになっているが、R T (2) 中にボーナスに当選していることを条件に、ボーナスの当選した可能性の低い事象またはその事象のみではボーナスの当選した可能性を示すものではない事象を契機に連続演出や前述した変更演出を行って R T (2) 演出の演出態様を変更したり、これらの事象を契機に連続演出や変更演出を伴わず R T (2) 演出の演出態様を変更するようにしても良く、このようにすることでボーナスの当選報知に意外性を持たせることができる。

30

【 0 6 5 5 】

また、本実施例では、ボーナスに当選していることを条件に R T (2) 演出の演出態様

40

が変化するようになっているが、ボーナスに当選しているときの方がボーナスに当選していないときよりも高い確率で R T (2) 演出の演出態様

【 0 6 5 6 】

また、本実施例では、初期遊技状態及び R T (1) においても連続演出を実行するが、初期遊技状態及び R T (1) においては R T (2) 中よりも高い頻度で連続演出が実行されるようになっており、R T (2) 中に比較して単調となりやすい初期遊技状態及び R T (1) においてボーナスに対する遊技者の期待感を持続させることができる。

【 0 6 5 7 】

また、本実施例では、初期遊技状態、R T (1) 中及び R T (2) 中における前述した

50

単発演出として、特別役に当選している可能性を示すチャンス演出を実行するとともに、初期遊技状態及びR T (1) 中においてはR T (2) 中よりも高い頻度でチャンス演出が実行されるようになっており、R T (2) 中に比較して単調となりやすい初期遊技状態及びR T (1) 中においてボーナスに対する遊技者の期待感を持続させることができる。

【0658】

また、本実施例では、初期遊技状態、R T (1) 中及びR T (2) 中における前述した単発演出として、リプレイまたは特別役のいずれかが当選している旨を示すリプレイ告知演出を実行するとともに、R T (2) 中においてリプレイが当選した際に、初期遊技状態及びR T (1) 中においてリプレイが当選した場合に比較して低い確率でリプレイ告知演出が実行されるようになっており、R T (2) に移行することによってリプレイの確率が

10

【0659】

本実施例のスロットマシン1では、ビッグボーナスへの移行と同時に、レギュラーボーナスを作動させるとともに、ビッグボーナス中は1ゲーム毎に、レギュラーボーナスが作動中か否かを判定し、レギュラーボーナスが未作動であると判定された場合には、再度レギュラーボーナスを作動させることで、ビッグボーナスが作動している間、常にレギュラーボーナスに制御するようになっていく。このため、ビッグボーナスが作動している間は、レギュラーボーナスにのみ制御すれば良いので、ビッグボーナスへの移行に伴う制御を簡素化することができる。とともに、1ゲーム毎にレギュラーボーナスが作動中か否かの判

20

【0660】

また、ビッグボーナスが作動している間は、常にレギュラーボーナスに制御されることにより、ビッグボーナス中においてメダルを最も速く増加させることができるので、従来のようにJ A C I N入賞に伴いレギュラーボーナスが作動するよりもビッグボーナスへの移行に伴う遊技者の興味を高めることができる。特に、本実施例のようにレギュラーボーナスへの移行回数でビッグボーナスが終了することなく、ビッグボーナス中のメダルの払出総数が規定値（本実施例では、465枚または300枚）を超えることで終了条件が成

30

【0661】

また、本実施例では、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行う前に、ビッグボーナスの終了条件が成立したか否かの判定を行い、当該判定においてビッグボーナスの終了条件が成立していない場合に、レギュラーボーナスが未作動か否かの判定を行い、未作動の場合には、レギュラーボーナスを作動させるようになっていくので、ビッグボーナスが終了してしまうにも関わらず、レギュラーボーナスを再度作動させるための判定、すなわち不要な判定が行われることがない。

【0662】

40

尚、本実施例では、レギュラーボーナスの作動が開始した後、レギュラーボーナスに制御されたゲーム数が規定のゲーム数（本実施例では12ゲーム）に到達するか、規定回数（本実施例では8回）入賞が発生することで終了するようになっていくが、いずれか一方のみの条件でレギュラーボーナスが終了するようにしても良く、更には、1ゲームのみで終了するものや1回入賞が発生するのみで終了するものであっても良い。また、レギュラーボーナス中のメダルの払出総数や純増枚数（メダルの払出総数から賭数の設定に消費したメダルの総数を減算した枚数）が規定数を超えることで終了するものであっても良いし、これらの条件のうち、いずれかの条件が成立することで終了するものであっても良い。

【0663】

また、本実施例では、ビッグボーナスの作動が開始した後、ビッグボーナス中のメダル

50

の払出総数が規定値（本実施例では、465枚または300枚）を超えることでビッグボーナスが終了するようになっているが、その他の条件でビッグボーナスが終了するものであっても良く、例えば、ビッグボーナス中のメダルの純増枚数（メダルの払出総数から賭数の設定に消費されたメダルの総数を減算した枚数）が規定値を超えたときに終了するものや、ビッグボーナスに制御されたゲーム数が規定のゲーム数に到達すること、レギュラーボーナスへの移行回数が規定回数に到達し、かつ当該レギュラーボーナスが終了することなどでビッグボーナスの終了条件が成立するようにしたり、これらの条件のうちいずれかが成立することでビッグボーナスの終了条件が成立するようにしても良い。

【0664】

また、本実施例では、ビッグボーナス中、1ゲーム毎にレギュラーボーナスが作動中か否かの判定が行われるようになっているが、ビッグボーナスへの移行と同時に、レギュラーボーナスを作動させるとともに、レギュラーボーナスの終了時に、再度レギュラーボーナスを作動させることで、ビッグボーナスが作動している間、常にレギュラーボーナスに制御するようにしても良く、このようにした場合にも、ビッグボーナスが作動している間は、レギュラーボーナスにのみ制御すれば良いので、ビッグボーナスへの移行に伴う制御を簡素化することができるとともに、1ゲーム毎にレギュラーボーナスが作動中か否かの判定を行う必要がなく、レギュラーボーナスが終了したときのみレギュラーボーナスを再作動させるための処理を行えば良いので、レギュラーボーナスの制御が終了していない状態で不要な処理が行われることがない。

【0665】

また、この場合には、レギュラーボーナスの終了時に、再度レギュラーボーナスを作動させる前に、ビッグボーナスの終了条件が成立したか否かの判定を行い、当該判定においてビッグボーナスの終了条件が成立していない場合に、再度レギュラーボーナスを作動させることが好ましく、このようにすることで、ビッグボーナスが終了してすぐに終了してしまうにも関わらずレギュラーボーナスが再作動されてしまうことがない。

【0666】

また、ビッグボーナスに移行後、最初のレギュラーボーナスについては、特定の入賞が発生することなどを契機として移行し、その後のレギュラーボーナスについては、レギュラーボーナス終了時に再作動する構成としても良い。

【0667】

また、本実施例では、レギュラーボーナスを作動させる際に、レギュラーボーナス中を示すRB中信号の出力待ち時間が経過するまでRB中信号を停止した状態で待機し、出力待ち時間が経過した時点で、RB中信号の出力を開始するようになっており、ビッグボーナス中に連続してレギュラーボーナスを作動させる場合でも、RB中信号の出力が停止し、この状態で出力待ち時間が経過した時点で、再度RB中信号の出力が再開するようになっている。このため、レギュラーボーナスが一旦途切れたことをRB中信号を入力した外部機器にて判別することが可能となり、例えば、外部出力された信号からスロットマシンが正常に動作しているか否かなどの試験を外部機器にて適正に実施することができる。

【0668】

本実施例のスロットマシン1では、サブ制御部91のCPU91aが動画再生を行う際に、当該動画再生に必要な全てのキャラクタのCGROM1205からVRAM領域への転送命令を行う。これに伴いデータ転送制御部1211によって動画再生に必要な全てのキャラクタがVRAM領域に配置されることとなる。動画再生を行う場合には、何度も繰り返し同じキャラクタを描画に用いることが多いが、CGROM1205に格納されたデータは圧縮されており、これを読み出すのに時間を要するので、前述のように動画再生を行う最初の段階で、必要な全てのキャラクタをVRAM領域に配置することにより、各フレーム毎にCGROM1205からデータを読み出すのに比較して描画に要する時間が少なくて済む。

【0669】

また、本実施例では、CPU91aが起動時に、透過領域用キャラクタを含む使用頻度

の高いキャラクタのC G R O M 1 2 0 5からV R A M領域の専用キャラクタ用バッファL 1への転送命令を行う。これに伴いデータ転送制御部1 2 1 1によって使用頻度の高いキャラクタがV R A M領域の専用キャラクタ用バッファL 1に配置されることとなる。このため、使用頻度の高いキャラクタについては、動画再生毎にC G R O M 1 2 0 5からデータを読み出すのに比較して描画に要する時間が少なくて済む。

【0 6 7 0】

また、本実施例では、連続演出（追加演出を含む）やボーナス演出、確定演出、デモ演出、メニュー画面の表示などを行う際に、前述のような理由からこれら各演出に伴う動画再生に必要なキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出してV R A M領域上の汎用キャラクタ用バッファL 2に転送するようになっているが、汎用キャラクタ用バッファL 2の容量上、例えば、連続演出（追加演出を含む）に必要なキャラクタと、デモ演出に必要なキャラクタまたはメニュー画面の表示に必要なキャラクタと、を汎用キャラクタ用バッファL 2に同時に転送することができない。このため、新たに動画再生を行う際には、汎用キャラクタ用バッファL 2に格納されている、それまで行われていた動画再生のためのキャラクタに対して新たな動画再生のためのキャラクタを上書きするようになっており、これらキャラクタの読み出し／転送処理のオーバーヘッドが生じる。連続演出（追加演出を含む）に用いるキャラクタやボーナス演出に用いるキャラクタは、これらの演出が複数ゲームに亘って実行されるものであるため、単発演出のキャラクタよりもデータ量が大きくなっており、単発演出のキャラクタに比べて読み出し／転送に要するオーバーヘッドが大きくなる。

【0 6 7 1】

ここで、連続演出（追加演出を含む）の実行中やボーナス演出の実行中であってもゲームとゲームの間の期間において一定期間に亘って遊技操作がされないときにはデモ演出が実行されるものとする、そのときにはデモ演出のキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出して、V R A M領域上の汎用キャラクタ用バッファL 2に転送しなければならない。この場合、デモ演出のキャラクタを連続演出（追加演出を含む）のキャラクタに上書きしなければならないので、何らかの遊技操作がされてデモ演出を終了した場合に、元の連続演出を改めて再開しようとすれば、再び連続演出（追加演出を含む）のキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出し、汎用キャラクタ用バッファL 2に転送しなければならない。これに加えて、デモ演出の開始時に連続演出（追加演出を含む）がどこまで実行されていたかを示すデータを退避し、デモ演出の終了時において復帰させなければならない。遊技者が遊技履歴の閲覧や演出タイプの変更のためにメニュー画面を表示させる操作を行った場合も同じである。

【0 6 7 2】

また、確定演出の実行中においてもゲームとゲームの間の期間において一定期間に亘って遊技操作がされないときにはデモ演出が実行されるものとする、連続演出（追加演出を含む）やボーナス演出の場合と同様に、そのときにはデモ演出のキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出して、V R A M領域上の汎用キャラクタ用バッファL 2に転送しなければならない。この場合、デモ演出のキャラクタを確定演出のキャラクタに上書きしなければならないので、何らかの遊技操作がされてデモ演出を終了した場合に、確定演出を改めて再開しようとすれば、確定演出のキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出し、汎用キャラクタ用バッファL 2に転送しなければならない。遊技者が遊技履歴の閲覧や演出タイプの変更のためにメニュー画面を表示させる操作を行った場合も同じである。

【0 6 7 3】

これに対して、本実施例では、連続演出（追加演出を含む）、もしくはボーナス演出の実行中、確定演出の実行中においては、デモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるようになっている。つまり、デモ演出のキャラクタやメニュー画面（履歴の閲覧画面や演出タイプの選択画面を含む）のキャラクタのC G R O M 1 2 0 5からの読み出しと汎用キャラクタ用バッファL 2への転送が禁止されているので、実行中の連続演出（追加演出を含む）やボーナス演出、確定演出のキャラクタがデモ演出やメニュー画面（履歴の閲覧

画面や演出タイプの選択画面を含む)のキャラクタによって上書きされて汎用キャラクタ用バッファL2から消去されてしまうことがない。消去されることがないから、改めて連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出、確定演出のキャラクタをCGROM1205から読み出して、汎用キャラクタ用バッファL2に転送しなければならないということも生じない。

【0674】

このため、現在の遊技の進行状況とは直接的には関係しないデモ演出やメニュー画面の表示を実行するために、連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出、確定演出のキャラクタをCGROM1205から読み出し、汎用キャラクタ用バッファL2に転送する処理のオーバーヘッドが重複して生じることがなくなる。また、デモ演出やメニュー画面の開始時に連続演出がどこまで実行されていたかを示すデータを退避し、デモ演出やメニュー画面の終了時において復帰させるという処理のオーバーヘッドが生じることもない。

10

【0675】

また、連続演出(追加演出を含む)の実行中やボーナス演出の実行中において演出モードの切り替えを可能とすると、そのときには新たな演出モードで対応するキャラクタをCGROM1205から読み出し、汎用キャラクタ用バッファL2に転送しなければならない。これを許容するとなると、演出モードが切り替えられる度に、何度も同じ処理を行わなければならないこととなる。

【0676】

これに対して、本実施例では、連続演出(追加演出含む)、ボーナス演出の実行中においては、メニュー画面の表示を禁止されるようになっており、演出モードを変更しないようになっているので、連続演出(追加演出含む)、ボーナス演出のキャラクタが汎用キャラクタ用バッファL2に書き込まれ、これに応じた連続演出(追加演出含む)、ボーナス演出が終了するまでの間は、現在選択されている演出モードとは異なる演出モードに基づく連続演出(追加演出含む)、ボーナス演出のキャラクタが汎用キャラクタ用バッファL2に書き込まれることがない。このため、連続演出(追加演出含む)、ボーナス演出中に演出モードが変更されることによって、演出モードが異なるだけで同じ状況に対応したキャラクタをCGROM1205から読み出し、汎用キャラクタ用バッファL2に転送しなければならないというオーバーヘッドが生じるのを防ぐことができる。

20

【0677】

また、本実施例では、連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出の実行中にエラーが発生した場合には、実行中の演出を中断し、エラーの発生を示すエラー報知画面を液晶表示器51に表示させて、その旨を確実に報知できるようになっている。

30

【0678】

また、エラー報知画面を表示する際に、エラー報知画面の表示に伴う動画再生に必要なキャラクタを汎用キャラクタ用バッファL2とは別に割り当てられたエラー用キャラクタ用バッファL3に転送するようになっている。このため、連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出の実行中にエラー報知画面の画像を表示し、かつエラーの解消に伴って元の演出の画面に復帰させる場合でも、汎用キャラクタ用バッファL2のキャラクタが上書きされることがなく、エラー報知画面を表示するために、一般的にデータ量の多い連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出のキャラクタをCGROM1205から読み出してVRAMの汎用キャラクタ用バッファL2に再度書き込むというオーバーヘッドが重複して生じることをなくすることができる。

40

【0679】

尚、本実施例では、エラー報知画面を表示する際に、それに伴う動画再生に必要なキャラクタを汎用キャラクタ用バッファL2とは別に割り当てられたエラー用キャラクタ用バッファL3に転送するようになっているが、連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出の実行中にエラー報知画面を表示する際には、それに伴う動画再生に必要なキャラクタを汎用キャラクタ用バッファL2に転送するとともに、エラーの解消に伴って、連続演出(追加演出を含む)やボーナス演出を再開させないようにしても良く、このようにした場合に

50

も、一般的にデータ量の多い連続演出（追加演出を含む）やボーナス演出のキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出してV R A Mの汎用キャラクタ用バッファL 2に再度書き込むというオーバーヘッドが重複して生じることをなくすことができるうえに、V R A Mに汎用キャラクタ用バッファL 2とは別にエラー用キャラクタ用バッファを設ける必要がなくなるので、V R A Mの管理が簡単になるうえに必要な容量も軽減できる。

【0680】

また、本実施例では、賭数が設定されている状態においてはメニュー画面の表示が禁止されるようになっており、賭数が既に設定されており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態で、メニュー画面の表示を禁止することにより、ゲームの開始を促すことができるとともに、無駄にメニュー画面の表示に用いるキャラクタ、すなわちすぐに使用されなくなるキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出してV R A Mの汎用キャラクタ用バッファL 2に書き込んでしまうことを防止できる。

10

【0681】

また、賭数が既に設定されている状態において、ゲーム終了後から所定時間が経過した場合でも、メイン制御部41が待機コマンドを送信しないようになっている。このため、サブ制御部91のC P U 9 1 aは、ゲーム終了後から所定時間が経過した場合でも、賭数が既に設定されており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であれば、デモ演出を行わないようになっており、これによりゲームの開始を促すことができるとともに、無駄にデモ演出に用いるキャラクタ、すなわちすぐに使用されなくなるキャラクタをC G R O M 1 2 0 5から読み出してV R A Mの汎用キャラクタ用バッファL 2に書き込んでしまうことを防止できる。

20

【0682】

本実施例では、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から遊技の進行操作がなされずに一定時間（30秒）が経過したときに、通常音量（M A X）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるが、ゲーム終了後から一定時間（30秒）が経過する前であっても、クレジットの精算操作がなされたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量（M A X）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるとともに、ゲーム終了後から一定時間（30秒）が経過する前に賭数が設定され、かつゲーム終了後から一定時間が経過する前であっても、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量（M A X）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるようになっており、前回のゲームが終了してから一定時間（30秒）が経過する前であっても、遊技者の意思により連続遊技効果音の音量を下げるため、遊技を中断しても周囲の遊技者に迷惑をかけることがない。

30

【0683】

また、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から所定時間が経過した場合でも、賭数が設定されている状態であれば、遊技効果音を消音する制御は行わないようになっており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であり、すぐに元の音量に戻さなければならないにも関わらず、遊技効果音を消音してしまうことがない。

40

【0684】

また、本実施例では、確定演出が実行されている間は、デモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるので、確定演出によってボーナスの当選が報知されている状態でデモ演出の実行やメニュー画面の表示がなされることによって確定画面が消えてしまうことがなく、ボーナスの確定を示す確定画面、すなわち遊技者にとって特に重要な演出内容を、ボーナスが入賞するまでの間、継続して報知することができる。

【0685】

また、ボーナスの当選を示す演出結果となり、当該ゲームの終了後、B E Tコマンドを受信することで確定演出の実行を待っている間においても、デモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるようになっており、既にボーナスの当選を示す演出結果が報知され

50

ているにも関わらず、確定演出が実行されるまでの間にデモ演出が実行されたり、メニュー画面が表示されることによって当該演出結果が消えてしまうことがなく、ボーナスの当選を示す演出結果、すなわち遊技者にとって特に重要な演出結果を、次ゲームの賭数が設定され、確定演出が実行されるまでの間、継続して報知することができる。そして、このような状況においては次ゲームの賭数が設定されることで、確定演出が実行され、ボーナスの確定が報知されるとともに、確定演出が実行されている間もデモ演出の実行やメニュー画面の表示が禁止されるので、結果としてボーナスが入賞するまでの間、ボーナスの当選を継続して報知することができる。

【0686】

尚、本実施例では、賭数が設定されている状態においてデモ演出が実行されないようになっているが、賭数が設定されている状態であっても、一定期間遊技を進行するための操作がなされない場合に、デモ演出を行うようにしても良く、このようにすれば、賭数が設定された状態で放置されている場合にはデモ演出が実行されることとなり、遊技客が遊技を行っていない旨を確認することができる。

【0687】

また、ボーナスの当選を示す演出結果となり、当該ゲームの終了後、BETコマンドを受信すること、すなわちメダルの投入や1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6の操作による賭数の設定操作がなされることで確定演出が実行されるようになっているが、次のゲームを開始させるための操作を契機に確定演出が実行されるものであれば良く、例えば、ゲームを開始可能な賭数を設定する操作がなされた時点（ゲームを開始可能な枚数のメダルが投入された時点、1 BETスイッチ5やMAX BETスイッチ6の操作によってゲームを開始可能な賭数が設定される状態で、これら1 BETスイッチ5やMAX BETスイッチ6の操作がなされた時点）で確定演出を実行するものや、ゲームを開始可能な賭数が設定された後、スタートスイッチ7が操作された時点で確定演出を実行するものであっても良い。

【0688】

更に、ボーナスの当選を示す演出結果となり、当該終了ゲームが、リプレイの場合には、遊技者が賭数の設定操作をすることなく、賭数が設定されてしまうが、このような場合には、遊技者が賭数の設定操作を必要とする場合に、賭数の設定操作がなされた時点で確定演出を実行し、賭数の設定が自動的に行われる場合など、遊技者が賭数の設定操作を必要としない場合に、スタートスイッチ7が操作された時点で確定演出を実行するようにしても良い。

【0689】

また、本実施例では、確定演出の例として、開始した後、当選したボーナスが入賞するまで継続して報知するようになっているが、断続的に報知するもの、例えば、リプレイが当選したゲームなど、そのゲームではボーナスを揃えられない場合に、報知を一時的に中断し、揃えられる状態となることで報知を再開したり、報知態様を一時的に変化させるものなどであっても良い。

【0690】

また、賭数が設定されている状態であってもデモ演出を行うものにおいて、かつスタートスイッチ7の操作がなされることにより確定演出を行う場合には、ボーナスの当選を示す演出結果となり、当該ゲームの終了後、スタートスイッチ7の操作による確定演出の実行を待っている間においても、デモ演出の実行やメニュー画面の表示を禁止することが好ましく、このような場合にも、既にボーナスの当選を示す演出結果が報知されているにも関わらず、確定演出が実行されるまでの間にデモ演出が実行されたり、メニュー画面が表示されることによって当該演出結果が消えてしまうことがなく、ボーナスの当選を示す演出結果、すなわち遊技者にとって特に重要な演出結果を、次ゲームの賭数が設定され、確定演出が実行されるまでの間、継続して報知することができる。

【0691】

本実施例では、サブ制御部91のCPU91aが、グラフィックコントローラ1200

10

20

30

40

50

からのVblank割込信号が一定期間入力されなかった場合、グラフィックコントローラ1200に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合に、演出状態のバックアップを行う電断割込処理(サブ)を実行するとともに、再起動して電断割込処理においてバックアップした制御状態を復帰させる。そして、CPU91aの再起動に伴って、グラフィックコントローラ1200を初期化して、再起動前に実行していた制御パターンに基づく命令を再度グラフィックコントローラ1200に対して行うことにより、グラフィックコントローラ1200の動作を再開させるようになっている。これにより、グラフィックコントローラ1200がハングアップした場合でも、ハングアップする前の状態に復旧させることができる。また、ハングアップにより途中となっていた表示動作を復旧後に再開させることができ、異常な表示状態からのより適切な復旧が可能になる。

10

【0692】

また、本実施例では、再起動の際に制御状態を復旧させるための処理として、電断時に実行される電断割込処理(サブ)を流用しており、グラフィックコントローラ1200がハングアップした際に実行する専用の処理を実行する必要がないので、プログラム容量の増大や処理の複雑化を防止しつつ、異常な表示状態から適切に復旧させることができる。

【0693】

また、本実施例では、表示制御回路92がハングアップした場合において、電断割込処理(サブ)を実行する前にRAM91cに再起動フラグを設定し、その後起動したCPU91aが、再起動フラグの有無を判定することにより、電源投入による起動であるか、表示制御回路92のハングアップによる再起動であるか、を区別できるようになっており、CPU91aは、表示制御回路92のハングアップによる再起動であると判定した場合において、再起動前の演出状態に復帰可能であれば、初期化コマンドまたは電源投入コマンドの受信を待たず、再起動前の演出状態に復帰させるようになっている。このため、CPU91aが、電源投入による起動ではなく、表示制御回路92のハングアップによって再起動する場合であるにも関わらず、初期化コマンドも電源投入コマンドも受信できずに、演出が行われなくなってしまうことを防止できる。

20

【0694】

本実施例では、CPU41aが演出制御基板90に対して遊技の進行に応じたコマンドを送信し、演出制御基板90に搭載されたサブ制御部91は、遊技制御基板40から送信されたコマンドに基づいて演出の制御を行うようになっており、CPU41aは、コマンドを送信するのみで演出の制御を行う必要がないので、CPU41aの処理負荷を軽減できるうえに、演出を多彩なものにできる。

30

【0695】

また、遊技制御基板40から演出制御基板90にコマンドが送信されるコマンド伝送ラインが、遊技制御基板40と演出制御基板90との間で演出中継基板80を介して接続されており、遊技制御基板40に演出制御基板90が直接接続される構成ではないので、コマンド伝送ラインからCPU41aに対して外部から不正な信号が入力され、遊技の制御に影響を与えられてしまうことを防止できる。

【0696】

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。

40

【0697】

例えば、前記実施例では、特典を入手するための特典入手情報を2次元コードに変換して表示しているが、少なくとも遊技者から読み取り可能な態様で表示すれば良く、1次元コードに変換して表示しても良い。更には、特典入手情報が2次元コードリーダーなどの端末によってのみ読み取り可能な態様で表示されるものに限らず、特典入手情報を予め定められた規則に従って変換した文字列として液晶表示器51に表示し、遊技者が読み取れるようにしても良い。

50

【0698】

前記実施例では、特典入手情報に特典付与サーバのURLが含まれており、特典入手情報に基づいて特典付与サーバにアクセスし、特典を入手する構成としているが、特典入手情報が特典付与サーバのURLを含まず、パスワードや特典抽出用パラメータのみから構成し、規定の特典付与サーバにアクセスし、これらパスワードや特典抽出用パラメータを入力することで特典を入手できる構成としたり、これらパスワードや特典抽出用パラメータを電子メールや郵送などで応募することにより特典を入手できる構成としたりしても良い。

【0699】

前記実施例では、ビッグボーナス（１）（２）の終了時に特典付与抽選を行い、特典付与抽選に当選することで、特典入手情報を特定可能な２次元コードが表示されるようになっているが、例えば、特定のボーナスが終了したとき、ボーナスが入賞または当選したとき、ボーナスの回数が規定の回数に到達したとき、特定のボーナスが入賞または当選したとき、特定のボーナスの回数が規定の回数に到達したとき、ボーナス終了後、規定のゲーム数以内に連続してボーナスが入賞または当選した回数が規定の回数に到達したとき、RT（２）に連続して移行した回数（RT（２）の終了後、RT（１）へ移行することなく再びRT（２）へ移行した回数）が規定の回数に到達したとき、特定の小役が入賞または当選したとき、特定の小役が入賞または当選した回数が規定の回数に到達したとき、ボーナス確率が一定確率を上回ったときまたは下回ったとき、差枚数が規定の閾値を上回ったときまたは下回ったとき、前回のボーナス終了から経過したゲーム数が規定のゲーム数に到達したとき、前回のボーナス終了から特定の小役が入賞または当選した回数が規定の回数に到達したとき、ボーナス終了からのゲーム数が規定のゲーム数を超過してボーナスが当選、入賞またはそのボーナスが終了したとき、ボーナスまたはRT（２）の終了後、RT（２）に移行していないゲーム数が規定のゲーム数に到達したとき、ボーナスまたはRT（２）の終了からのゲーム数が規定のゲーム数を超過してボーナスが当選、入賞またはそのボーナスが終了したとき、またはRT（２）が開始したときなど、ゲームの結果が一定の条件を満たしたときに、特典付与抽選を行い、当選することで特典入手情報を特定可能な２次元コードが表示されるようにしたり、これらの契機に抽選などを行わず一律に特典入手情報を特定可能な２次元コードが表示されるようにしたりしても良い。

【0700】

特に、ボーナス終了後、規定のゲーム数以内に連続してボーナスが入賞または当選した回数が規定の回数に到達したとき、RT（２）に連続して移行した回数が規定の回数に到達したときなど、比較的起こりにくい事象を契機とする場合や、ボーナス確率が一定確率を下回ったとき、差枚数が規定の閾値を下回ったとき、前回のボーナス終了から経過したゲーム数が規定のゲーム数に到達したとき、前回のボーナス終了から特定の小役が入賞または当選した回数が規定の回数に到達したとき、ボーナス終了からのゲーム数が規定のゲーム数を超過してボーナスが当選、入賞またはそのボーナスが終了したとき、ボーナスまたはRT（２）の終了後、RT（２）に移行していないゲーム数が規定のゲーム数に到達したとき、ボーナスまたはRT（２）の終了からのゲーム数が規定のゲーム数を超過してボーナスが当選、入賞またはそのボーナスが終了したとき、またはRT（２）が開始したときなど、遊技者にとって不利な事象を契機とする場合には、抽選などを行わず一律に特典入手情報を特定可能な２次元コードが表示されるようにすることが好ましい。

【0701】

また、例えば、ボーナス終了からおゲーム数が第１の規定ゲーム数に到達したときには、特典付与抽選を行い、当選することで特典入手情報を特定可能な２次元コードを表示し、その後、第１の規定ゲーム数よりも多い第２の規定ゲーム数に到達したときには、抽選などを行わずに一律に特典入手情報を特定可能な２次元コードを表示するといったように、第１の段階では抽選の結果に基づいて特典入手情報を特定可能な２次元コードを表示し、それを超える第２の段階では抽選に関わらず、一律に特典入手情報を特定可能な２次元コードを表示するようにしても良い。

【0702】

また、特典入手情報によって入手可能となる特典は、特典付与サーバに格納されたデータコンテンツに限らず、現実の賞品や、賞品を獲得可能となる権利（抽選権など）であっても良い。

【0703】

前記実施例では、ビッグボーナスの回数に応じて特典付与抽選の当選確率変動しているが、その他の遊技履歴、例えば、ボーナスの当選確率、差枚数、ボーナス間ゲーム数、ボーナス間における特定の小役の入賞回数（当選回数）或いは入賞確率（当選確率）、総ゲーム数などに応じて特典付与抽選の当選確率変動するようにしても良い。また、ビッグボーナスのうち特定の条件を満たす場合（例えば、5の倍数の場合のみ）特典付与抽選を行うものであっても良い。

10

【0704】

前記実施例では、機種ID、作成日時、Rレジスタの値を組み合わせることによって特典入手情報をそれぞれ別個に識別できるようになっているが、例えば、機種IDとRレジスタの値、作成日時とRレジスタの値を組み合わせるのみでも、重複する割合は若干高まるものの、実質的には特典入手情報をそれぞれ識別することは可能である。また、作成日時も年／月／日／時／秒まで特定できるものであれば、実質的に同一となる可能性は低く、作成日時と機種IDを組み合わせるのみであっても、実質的には特典入手情報をそれぞれ識別することは可能である。また、遊技履歴も同一時刻に同一内容となることは希であるため、作成日時と遊技履歴の組み合わせによっても、実質的には特典入手情報をそれぞれ識別することは可能である。

20

【0705】

前記実施例では、特典入手情報を変換した2次元コードを液晶表示器51に表示した後、遊技者によって2次元コードの表示終了操作（賭数設定操作）がなされるか、2次元コードの表示開始後、表示終了時間（本実施例では60秒）が経過した時点で2次元コードの表示を終了するようになっているが、特典入手情報を変換した2次元コードを液晶表示器51に表示した後、経過した時間に関わらず、2次元コードの表示終了操作がなされるまで継続して表示するようにしても良いし、特典入手情報を変換した2次元コードを液晶表示器51に表示した後、遊技者の操作とは関連せずに一律に表示終了時間まで表示されるようにしても良い。

30

【0706】

前記実施例では、ゲームの終了後、賭数が設定されずに経過した時間をメイン制御部41が計時し、ゲーム終了後、賭数が設定されずに経過した時間が一定時間に到達することで待機コマンドをサブ制御部91に対して送信することで、サブ制御部91がデモ演出を実行するようになっているが、メイン制御部41からのコマンドに基づいてサブ制御部91が、ゲームの終了後、賭数が設定されずに経過した時間を計時し、ゲーム終了後、賭数が設定されずに経過した時間が一定時間に到達することでデモ演出を実行するようにしても良い。

【0707】

前記実施例では、メイン制御部41が賭数が設定されている状態において待機コマンドを送信しないことにより、このような状態でデモ演出が実行されない構成とされているが、上述のようにサブ制御部91がゲーム終了後に経過した時間を計時する場合には、ゲーム終了後から経過した時間が一定時間に到達した場合でも、賭数が設定されている状態であれば、デモ演出を実行しない構成としても良い。

40

【0708】

前記実施例では、サブ制御部91のCPU91aがメイン制御部41から待機コマンドを受信したことを契機にデモ演出を実行するとともに、特典入手情報を特定可能な2次元コードを液晶表示器51に表示されている間は、待機コマンドを受信してもデモ演出の実行を禁止するようになっているが、前述のようにメイン制御部41からのコマンドに基づいてサブ制御部91のCPU91aが、ゲームの終了後、賭数が設定されずに経過した時

50

間を計時し、この経過時間に基づいてゲーム終了から一定時間が経過した時点でデモ演出を実行するとともに、特典入手情報を特定可能な2次元コードを液晶表示器51に表示されている間は、ゲーム終了から所定時間が経過してもデモ演出を実行を行わないようにしても良い。また、ゲーム終了後、デモ演出を実行するまでの時間を、2次元コードを表示している場合において、2次元コードが表示されていないときよりも長く設定するようにしても、遊技者が2次元コードを読み取る時間を確保することができる。

【0709】

前記実施例では、待機コマンドや選択スイッチ56の操作の検出を無視し、該当するプログラムを実行しない構成とすることで、デモ演出やメニュー画面の表示を禁止していたが、デモ演出無効フラグや選択スイッチ56や決定スイッチ57の操作無効フラグを設定し、これらのフラグが設定されている間は、待機コマンドを受信した場合や選択スイッチ56や決定スイッチ57の操作がなされてもデモ演出やメニュー画面の表示が実行されないようにするといった、積極的な制御によってデモ演出やメニュー画面の表示を禁止するようにしても良い。

10

【0710】

前記実施例では、演出制御基板90に、演出制御用プロセッサとしてのCPU91aと、描画処理用プロセッサとしてのグラフィックコントローラ1200と、がそれぞれ搭載されており、これら2つのプロセッサにより液晶表示器51の画像表示制御を行っているが、CPU91aが演出制御用プロセッサ及び描画処理用プロセッサの双方の機能を有していても良い。この場合には、CPU91aがCGROMに直接アクセスし、CGROMから読み出したキャラクタをVRAMに書き込み、フレーム期間毎にVRAM上のキャラクタを用いて描画領域に描画を行うようにすれば良い。

20

【0711】

前記実施例では、CPU91aのワークメモリとして用いるRAM91cとは別個に、VRAM用のSDRAM1210を搭載しているが、RAM91cの記憶領域の一部にVRAM用の領域を割り当てて用いるようにしても良い。この場合には、グラフィックコントローラ1200がCGROMから読み出したキャラクタをVRAMとして割り当てられたRAM91cの記憶領域に転送し、フレーム期間毎にこのキャラクタを用いて描画領域に描画を行うようにすれば良い。また、CPU91aが演出制御用プロセッサ及び描画処理用プロセッサの双方の機能を有する場合には、CPU91aがCGROMから読み出したキャラクタをVRAMとして割り当てられたRAM91cの記憶領域に転送し、フレーム期間毎にこのキャラクタを用いて描画領域に描画を行うようにすれば良い。

30

【0712】

前記実施例では、スタートスイッチ7の操作から全てのリールが停止するまでのゲーム中以外の期間であっても、連続演出及び追加演出が実行中の期間、並びにボーナス入賞から該ボーナスが終了するまでの期間、2次元コードが表示されている期間では、待機コマンドを受信した場合や、選択スイッチ56や決定スイッチ57の操作が検出された場合でも、これら待機コマンドや選択スイッチの操作の検出を無視し、該当するプログラムを実行しない構成とすることで、デモ演出やメニュー画面の表示を禁止していたが、これらの期間中においてデモ演出無効フラグや選択スイッチ56や決定スイッチ57の操作無効フラグを設定し、これらのフラグが設定されている間は、待機コマンドを受信した場合や選択スイッチ56や決定スイッチ57の操作がなされてもデモ演出やメニュー画面の表示が実行されないようにするといった、積極的な制御によってデモ演出やメニュー画面の表示を禁止するようにしても良い。

40

【0713】

前記実施例では、VRAM領域に必要なキャラクタが転送されていることを条件にVRAM領域に転送されたキャラクタを用いて描画を行うグラフィックコントローラを用いており、CPU91aは、描画を命令する際に予め描画に必要なキャラクタを転送するようになっているが、CPU91aがCGROM内のキャラクタの格納領域（転送元アドレス）と、描画領域における描画位置（転送先アドレス）を指定するのみで、グラフィックコ

50

ントローラが自動的に転送元アドレスのキャラクタをVRAMに割り当てられた自動転送領域に転送し、自動転送領域に転送されたキャラクタを用いて描画領域の転送先アドレスに当該キャラクタの描画を行うようにしても良い。

【0714】

前記実施例では、メダルの増加が期待できるRT(2)を適用しているが、直接的にメダルの増加が期待できるものでなくとも良く、直接的にメダルの増加は期待できないが、何らかの価値(例えば、メダルの増加が期待できる遊技状態(当選している役の種類が報知される報知遊技状態(いわゆるAT))などの抽選機会やその抽選機会の高確率状態など)が付与されることによって間接的にメダルの増加が期待できるものであっても良い。

【0715】

前記実施例では、いずれかのボーナスが持ち越されている状態では、RT(1)中またはRT(2)中に転落役が入賞してもRT(1)またはRT(2)が終了しないようになっているが、いずれかのボーナスが持ち越されているか否かに関わらずRT(1)中またはRT(2)中に転落役が入賞した場合にはRT(1)またはRT(2)を終了させるようにしても良い。

【0716】

前記実施例では、RT(1)に移行する移行役及びRT(2)の転落役となる1枚(1)～(3)の当選確率が異なっているが、RT(1)に移行する移行役及びRT(2)の転落役となる1枚(1)～(3)の当選確率が全て同一確率であっても良い。

【0717】

前記実施例では、RT(1)への移行役となる1枚(1)～(3)の全てについて取りこぼす操作手順が存在するが、取りこぼすことのないRT(1)への移行役を設けても良い。同様にRT(2)への移行役となるリプレイ(2)～(4)の全てについて取りこぼす操作手順が存在するが、取りこぼすことのないRT(2)への移行役を設けても良い。

【0718】

前記実施例では、RT(2)への移行役となるリプレイ(2)～(4)を構成する図柄を、それぞれ引込範囲を超えて配置することにより、リプレイ(2)～(4)の入賞条件を異なるものとしているが、例えば、複数種類の移行役となるリプレイに対して入賞条件となるリールの停止順を定めておき、いずれかの種類の移行役となるリプレイが当選した際に、その移行役となるリプレイの種類に対応して定められた入賞条件と一致する停止順で停止操作がなされた場合に、当選した移行役となるリプレイが入賞するように制御し、入賞条件と一致しない停止順で停止操作がなされた場合に、当選した移行役となるリプレイが入賞しないようにしても良く、このようにすることで比較的簡単な技術介入で移行役となるリプレイを入賞させることができる。尚、この場合には、移行役となるリプレイと同時に他のリプレイが当選するようにし、移行役となるリプレイを取りこぼした場合に同時に当選している他のリプレイが入賞することが好ましく、このようにすることで移行役となるリプレイを取りこぼした場合でも他のリプレイが入賞し、メダルを獲得することができる。

【0719】

前記実施例では、RT(1)への移行役となる1枚(1)～(3)を構成する図柄を、引込範囲を超えて配置することにより、引込範囲外のタイミングでリールの停止操作を行うことにより1枚(1)～(3)の入賞を回避できるようになっているが、例えば、複数種類の移行役となる1枚(1)～(3)に対して入賞を回避するための異なるリールの停止順を定めておき、いずれかの複数種類の移行役となる1枚(1)～(3)が当選した際に、その複数種類の移行役となる1枚(1)～(3)の種類に対応して定められた入賞を回避するためのリールの停止順で停止操作がなされた場合に、複数種類の移行役となる1枚(1)～(3)を取りこぼすように制御し、該入賞を回避するためのリールの停止順とは異なる順番で停止操作がなされた場合に、複数種類の移行役となる1枚(1)～(3)を入賞させるようにしても良く、このようにすることで比較的簡単な技術介入で複数種類の移行役となる1枚(1)～(3)を入賞させないようにすることができる。尚、この場

10

20

30

40

50

合には、複数種類の移行役となる１枚（１）～（３）と同時に他の小役が当選するようにし、複数種類の移行役となる１枚（１）～（３）を取りこぼした場合に同時に当選している他の小役が入賞することが好ましく、このようにすることで複数種類の移行役となる１枚（１）～（３）を取りこぼした場合でも小役が入賞し、メダルを獲得することができる。

【０７２０】

前記実施例では、初期遊技状態においてリプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）のいずれかが当選したときに、報知モードに応じた確率で移行役の種類を報知する移行役種類報知が行われるようになっており、一定の確率で移行役の種類を報知するようにしても良いし、更には１００％の確率で移行役の種類を報知するようにしても良く、特に１００％の確率で移行役の種類を報知するものであれば、リプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）のいずれかが当選したときに確実にその種類を認識できるため、技術介入によって確実にリプレイ（２）～（４）を入賞させることが可能となり、１枚（１）～（３）を入賞させないようにすることが可能となる。

10

【０７２１】

前記実施例では、移行役種類報知が行われるか否かを決定する移行役及び転落役種類報知抽選を、ビッグボーナス中に行うようになっており、それ以外の契機、例えば初期遊技状態の開始時、または初期遊技状態中（初期遊技状態中において抽選契機となる役が当選したり、入賞したときなど）に行うようにしても良く、このようにすることで、初期遊技状態での興趣を一層高めることができる。

20

【０７２２】

前記実施例では、移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合に、その後の初期遊技状態でリプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）のいずれかが当選した際に移行役種類報知が実行される確率（報知確率）の異なる複数種類の報知モードからいずれかの報知モードを選択する報知モード抽選が実行されるようになっており、報知モード抽選で当選した報知モードによって、その後移行する初期遊技状態でリプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）のいずれかが当選した際に移行役種類報知が実行される確率が変化することで、ＲＴ（１）、ＲＴ（２）への移行確率を変動させるようにしているが、例えば、移行役種類報知が実行される回数を、複数の異なる回数から選択し、選択した回数分リプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）が当選した際に、移行役種類報知を実行したり、特定の期間（例えばビッグボーナス中）において移行役種類報知の実行回数を付与するかどうかを決定し、付与することが決定された回数の合計回数分リプレイ（２）～（４）、１枚（１）～（３）が当選した際に、移行役種類報知を実行したりすることによって、ＲＴ（１）、ＲＴ（２）の移行確率を変化させるようにしても良く、このようにした場合にも初期遊技状態での興趣を一層高めることができる。

30

【０７２３】

前記実施例では、ＲＴ（１）が開始した後、いずれかの特別役が入賞したとき、転落役（リプレイ（２）～（４））が入賞したとき、または特別役、転落役が入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにＲＴ（１）を終了させるようになっており、転落役を設けず、規定ゲーム数に到達するか特別役が入賞したときにＲＴ（１）を終了させるようにしたり、ＲＴ（１）に規定ゲーム数を設けず、ＲＴ（１）が開始した後、いずれかの特別役が入賞したときまたはいずれかの転落役が入賞したときにＲＴ（１）を終了させるようにしても良い。

40

【０７２４】

前記実施例では、ＲＴ（１）において転落役が当選した際に、特にその種類は報知されない構成であるが、ＲＴ（１）において転落役が当選した際に、その種類を所定の確率で報知するようにしても良く、このようにすることで、転落役を入賞させてＲＴ（１）を終了させることが可能となるため、初期遊技状態へ移行し、ＲＴ（２）へ移行することへの遊技者の期待感を高めることができる。

【０７２５】

50

前記実施例では、R T (2) が開始した後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選した場合には、R T (2) を終了させず、いずれかの特別役が入賞したとき、いずれかの転落役が入賞したとき、または特別役も転落役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときに R T (2) を終了させるようになっているが、R T (2) に転落役を設けず、規定ゲーム数に到達するか特別役に入賞することで R T (2) を終了させるようにしても良いし、R T (2) に規定ゲーム数を設けず、R T (2) が開始した後、いずれかの特別役が入賞したときまたはいずれかの転落役が入賞したときに R T (2) を終了させるようにしても良い。

【 0 7 2 6 】

前記実施例では、遊技者が操作し得る全ての操作手順に対して、必ずいずれかの種類の転落役の入賞手順が割り当てられているとともに、いずれかの種類の転落役の入賞を回避する操作手順には、必ず他の少なくとも 1 種類の転落役の入賞手順を含む構成とすることにより、全種類の転落役に共通の回避手順が存在しないようになっているが、少なくとも全種類の転落役に共通の回避手順が存在しない構成であれば良く、異なる種類の転落役の入賞手順の一部または全部が共通する構成であっても良い。

10

【 0 7 2 7 】

前記実施例では、全種類の転落役について入賞を回避する操作手順が存在するが、入賞を回避する操作手順が存在しない強制転落役を設けても良い。

【 0 7 2 8 】

前記実施例では、転落役を構成する図柄を、引込範囲を超えて配置することにより、引込範囲外のタイミングでリールの停止操作を行うことにより転落役の入賞を回避できるようになっているが、例えば、複数の転落役に対して入賞を回避するための異なるリールの停止順を定めておき、いずれかの転落役が当選した際に、その転落役の種類に対応して定められた入賞を回避するためのリールの停止順で停止操作がなされた場合に、転落役を取りこぼすように制御し、該入賞を回避するためのリールの停止順とは異なる順番で停止操作がなされた場合に、転落役を入賞させるようにしても良く、このようにすることで比較的簡単な技術介入で転落役を入賞させないようにすることができる。尚、この場合には、転落役と同時に他の小役が当選するようにし、転落役を取りこぼした場合に同時に当選している他の小役が入賞することが好ましく、このようにすることで転落役を取りこぼした場合でも小役が入賞し、メダルを獲得することができる。

20

30

【 0 7 2 9 】

前記実施例では、左リールにおいて転落役を回避可能なタイミングで停止操作を行い、中リール、右リールにおいて特別役を回避可能なタイミングで停止操作を行うことにより、転落役及び特別役の双方を回避できるようになっているが、例えば、いずれかのリールについて転落役の引込範囲外の停止操作位置と、特別役の引込範囲外の停止操作位置と、が重なるように図柄を配置することで、いずれかのリールに転落役の種類に応じてその転落役及び特別役の双方を回避可能な停止操作位置（当選した転落役を構成する図柄の引込範囲外であり、かつ特別役を構成する図柄の引込範囲外となる停止操作位置）を設け、このような停止操作位置で停止操作を行うことにより特別役及び転落役の双方を回避可能としても良く、このようにすることでいずれか 1 つのリールの停止操作を行うのみで特別役及び転落役の双方を回避できる。

40

【 0 7 3 0 】

前記実施例では、R T (2) の転落役として小役を適用しているが、リプレイ (2) ～リプレイ (4) など、リプレイ (1) とは異なる特殊なリプレイを転落役として適用しても良い。

【 0 7 3 1 】

前記実施例では、比較的遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス (1) 、ビッグボーナス (2) のみ、すなわち特定の特別役のみが転落役と同時に当選し得るようになっているが、全ての種類の特別役が転落役と同時に当選するようにしても良く、このようにすることで、R T (2) の開始後、いずれかの転落役を入賞させてしまい、R T (2) が終

50

了してしまった場合でも、同時に全ての特別役について当選している可能性があるため、このような場合であっても特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

【0732】

前記実施例では、複数種類の転落役のうちいずれかの種類の転落役が当選したときに、報知モードに応じた確率で転落役の種類を報知する転落役種類報知が行われるようになっているが、一定の確率で転落役の種類を報知するようにしても良いし、更には100%の確率で転落役の種類を報知するようにしても良く、特に100%の確率で転落役の種類を報知するものであれば、転落役が当選したときに確実にその種類を認識できるため、技術介入によって確実に転落役を入賞させないようにすることが可能となる。

10

【0733】

前記実施例では、転落役種類報知が行われるか否かを決定する移行役及び転落役種類報知抽選を、ビッグボーナス中に行うようになっているが、それ以外の契機、例えば初期遊技状態やRT(2)の開始時、または初期遊技状態やRT(2)中(初期遊技状態やRT(2)中において抽選契機となる役が当選したり、入賞したときなど)に行うようにしても良く、このようにすることで、初期遊技状態やRT(2)中の興趣を一層高めることができる。

【0734】

前記実施例では、移行役及び転落役種類報知抽選に当選した場合に、その後のRT(2)で転落役が当選した際に転落役種類報知が実行される確率(報知確率)の異なる複数種類の報知モードからいずれかの報知モードを選択する報知モード抽選が実行されるようになっており、報知モード抽選で当選した報知モードによって、その後移行するRT(2)で転落役が当選した際に転落役種類報知が実行される確率が変化することで、RT(2)の継続ゲーム数を変動させるようにしているが、例えば、転落役種類報知が実行される回数を、複数の異なる回数から選択し、選択した回数分転落役が当選した際に、転落役種類報知を実行したり、特定の期間(例えばビッグボーナス中)において転落役種類報知の実行回数を付与するか否かを決定し、付与することが決定された回数の合計回数分転落役が当選した際に、転落役種類報知を実行したりすることによって、RT(2)の継続が期待できるゲーム数を変化させるようにしても良く、このようにした場合にもRT(2)に伴う興趣を一層高めることができる。

20

30

【0735】

前記実施例では、移行役種類報知及び転落役種類報知を実行するかを共通の移行役及び転落役種類報知抽選にて決定しており、一方の種類が報知される場合には他方の報知も行われるようになっているが、リプレイ種類報知を実行するか否かの抽選、転落役種類報知を実行するか否かの抽選を別個に行い、それぞれ独立して報知するか否かを決定するようにしても良い。また、報知モードの選択についても同様である。

【0736】

前記実施例では、RT(1)への移行役の種類報知、及びRT(2)への移行役の種類報知を実行するか否かを共通の抽選で決定しており、一方の種類が報知される場合には他方の報知も行われるようになっているが、RT(1)への移行役の種類報知を実行するか否かの抽選、RT(2)への移行役の種類報知を実行するか否かの抽選を別個に行い、それぞれ独立して報知するか否かを決定するようにしても良い。また、報知モードの選択についても同様である。

40

【0737】

前記実施例では、付与される価値が異なる複数種類の特別役を備えているが、単一の種類の特別役のみを備えるものであっても良い。

【0738】

前記実施例では、いずれかのボーナスに当選している場合に連続演出抽選で当たりパターンが決定され、決定された当たりパターンに基づく連続演出が実行され、ボーナスの当選が報知されることで、RT(2)演出における表示画面の背景を選択する背景選択抽選

50

を行い、R T (2) 演出における表示画面の背景を背景選択抽選で選択された背景に変更するようになっているが、少なくとも R T (2) 演出における演出態様を変更するものであれば同様の効果を得られるものであり、例えば、B G M や演出効果音、L E D、ランプなどの点灯態様を変更するものであっても良い。

【 0 7 3 9 】

前期実施例では、当選した特別役の種類に応じた確率で演出態様を変更するようになっているが、当選した特別役の種類に応じた確率で、演出態様を変更するタイミング（ゲーム開始時、第 1 停止時、第 2 停止時、第 3 停止時、役の入賞時など）を選択するようにしても良く、このようにした場合でも、R T (2) 演出の演出態様の变化するタイミングに応じて当選した特別役の種類を示唆することが可能となるので、R T (2) 演出に伴う興趣を一層効果的に高めることができる。

10

【 0 7 4 0 】

前記実施例では、ゲーム終了後から一定時間（30 秒）が経過する前であっても、クレジットの精算操作がなされたとき、ゲーム終了後から一定時間（30 秒）が経過する前に賭数が設定され、かつゲーム終了後から一定時間が経過する前であっても、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量（M A X）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるようになっているが、例えば、後述のように遊技球を用いて遊技を行う場合においては、内部に遊技球を取り込むための取込装置に対して供給される遊技球が待機する上皿から、取込装置などから返却された遊技球などが排出される下皿に対して遊技球を返却させる操作、取込装置の内部に残っている遊技球を下皿に返却させる操作などがなされた場合に、ゲーム終了後から一定時間（30 秒）が経過する前であっても、一定時間の経過を待たず、通常音量（M A X）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）を行うようにしても良く、このような構成とした場合にも、前回のゲームが終了してから一定時間（30 秒）が経過する前であっても、遊技者の意思により連続遊技効果音の音量を下げるため、遊技を中断しても周囲の遊技者に迷惑をかけることがない。

20

【 0 7 4 1 】

前記実施例では、コネクタ規制部材 5 0 0 a、5 0 0 b を基板ケース 2 0 0 に取り付けることによるコネクタの抜脱を規制する方法を、遊技制御基板 4 0 と操作部中継基板 1 1 0 とを接続するケーブル 6 0 0 a 及び遊技制御基板 4 0 と演出中継基板 8 0 とを接続するケーブル 6 0 0 d と、遊技制御基板 4 0 とのコネクタ接続に適用しているが、その他のコネクタ接続に適用しても良い。

30

【 0 7 4 2 】

前記実施例では、コネクタ同士の接続の解除を規制する方法について説明しているが、例えば、投入メダルセンサ 3 1 やスタートスイッチ 7 などのゲームの進行上必要な信号の入出力を行う電子部品と、これら電子部品とケーブルとの接続箇所に対して、外部からアクセス不能に被覆する被覆部材を取り付けることが好ましく、このようにすることで、ゲームの進行上必要な信号の入出力を行う電子部品とケーブルとの接続箇所に対して打ち込み器具などの不正器具が取り付けられてしまうことを防止できる。また、これら電子部品とケーブルとの接続箇所を被覆する被覆部材を取り外した際に、その痕跡が残る構造（被覆部材の一部を破壊しなければ取り外せない構造など）とすることが好ましく、このようにすることで、不正器具が取り付けられた痕跡を残すことが可能となり、事後に不正行為があった可能性を把握できる。

40

【 0 7 4 3 】

前記実施例では、コネクタ規制部材 5 0 0 a、5 0 0 b を基板ケース 2 0 0 と別体に構成し、基板ケース 2 0 0 を取付ベース 2 5 0 から取り外すことで、基板ケース 2 0 0 からコネクタ規制部材 5 0 0 a、5 0 0 b を取り外し、コネクタの抜脱の規制を解除できるようになっているが、例えば、コネクタ規制部材 5 0 0 a、5 0 0 b を一度基板ケース 2 0 0 に取り付けただけの場合には、基板ケース 2 0 0 またはコネクタ規制部材 5 0 0 a、5 0 0 b の一部を破壊しなければ、コネクタ規制部材 5 0 0 a、5 0 0 b を基板ケース 2 0 0 から

50

取り外してコネクタの抜脱の規制を解除できないようにしても良い。

【0744】

前記実施例では、コネクタ規制部材500a、500bを取付側部材510とコネクタカバー520とから構成し、取付側部材510を基板ケース200に対して取り付けした後、基板側コネクタにケーブル側コネクタを接続した状態で、コネクタカバー520を取付側部材510に装着することで、コネクタの抜脱が規制されるようになっているが、基板側コネクタにケーブル側コネクタを接続した状態で、最初から一体化されたコネクタ規制部材500a、500bを基板ケース200に取り付けることでコネクタの抜脱が規制されるようにしても良い。

【0745】

10

前記実施例では、基板ケースに収容された基板の基板側コネクタとケーブル側コネクタの接続の解除を規制する方法として、コネクタ規制部材500a、500bを用いた例を説明したが、他の方法であっても良い。

【0746】

以下にケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法の変形例について説明する。

【0747】

[変形例1]

【0748】

図51は、変形例1における基板ケース700、コネクタカバー710の構造を示す斜視図である。

20

【0749】

図51に示すように、変形例1における基板ケース700は、遊技制御基板40を収容する下部ケース700aと下部ケース700aの上部を被覆する上部ケース700bとから構成されている。これら下部ケース700aと上部ケース700bとは、前述した実施例の基板ケース200と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板40を取り出すことができないようになっている。

【0750】

30

上部ケース700bにおいて、収容された遊技制御基板40の基板側コネクタ620aに対応する箇所には、基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔701が形成されている。また、上部ケース700bの挿通孔701の両側近傍には、係止孔703が形成された係止片702、702がそれぞれ立設されている。

【0751】

コネクタカバー710は、図中の下面及び後面が開口する箱状に形成されており、基板側コネクタ620a及び係止片702、702を下面及び後面の開口で被覆可能な長さを有する。

【0752】

コネクタカバー710の図中前面には、基板側コネクタ620a及び係止片702、702を被覆した際に、係止片702、702にそれぞれ形成された係止孔703、703と対応する位置に係止孔711、711がそれぞれ形成されており、その周辺には、係止孔711、711よりも大径の凹溝712、712がそれぞれ形成されている。

40

【0753】

また、コネクタカバー710の図中前面及び上面における係止孔711、711の中央よりの位置には、切り欠き713及び長孔714を形成することにより肉薄部715がそれぞれ形成されている。

【0754】

次に図52～54に基づいて変形例1におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

50

【0755】

図52に示すように、基板側コネクタ620aに対してケーブル側コネクタ610aを接続した状態で、コネクタカバー710により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610a及び係止片702、702を被覆する。これによりコネクタカバー710の係止孔711、711と係止片702の係止孔703、703とが連通した状態となり、これら連通した係止孔711及び係止孔703に係止ピン720を装着する。

【0756】

係止ピン720は、凹溝712と略同径の頭部に、先端が内方に弾性変形可能な係止爪721が形成された部材であり、図52の拡大断面図に示すように、係止ピン720の係止爪721側を係止孔711及び係止孔703に挿入することで、係止爪721は、内側に弾性変形し、係止ピン720の頭部が凹溝712に埋まるまで挿入されることで係止爪721の弾性変形が解放され、係止爪721が係止片702に係合し、係止ピン720がコネクタカバー710及び係止片702に対して取り外し不能に装着され、これに伴いコネクタカバー710が係止片702を介して上部ケース700bから取り外し不能に固定される。

10

【0757】

図52に示すように、コネクタカバー710により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610a及び係止片702、702を被覆し、係止ピン720を係止孔711及び係止孔703に装着することで、コネクタカバー710と上部ケース700bの表面とにより基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aが被覆され、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜脱が規制されることとなる。また、コネクタカバー710は、係止ピン720の装着により係止片702を介して上部ケース700bから取り外し不能に固定されるので、コネクタカバー710または上部ケース700bの係止片702を破壊しなければ基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除できない状態となる。

20

【0758】

また、図53に示すように、コネクタカバー710に形成された肉薄部715をニッパーNなどの工具で切断することで、図54に示すように、コネクタカバー710のうち基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aの被覆部分が、係止片702、702と繋がった部分710'、710'から分離され、その被覆が解除されて基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除することが可能となる。尚、この場合でもコネクタカバー710のうち係止片702、702と繋がった部分710'、710'が上部ケース700bに固定された状態で残るので、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続が解除された痕跡を残すことができる。

30

【0759】

尚、変形例1の方法では、係止片702、702が上部ケース700bに立設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に形成された基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔の両側近傍に係止片を立設し、取付側部材の係止片に対してコネクタカバー710を固定することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、取付側部材またはコネクタカバー710を破壊して分離せずとも、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aの接続を解除することができる。

40

【0760】

[変形例2]

【0761】

図55は、変形例2における基板ケース730、コネクタカバー740の構造を示す斜視図である。

【0762】

50

図 5 5 に示すように、変形例 2 における基板ケース 7 3 0 は、遊技制御基板 4 0 を収容する下部ケース 7 3 0 a と下部ケース 7 3 0 a の上部を被覆する上部ケース 7 3 0 b とから構成されている。これら下部ケース 7 3 0 a と上部ケース 7 3 0 b とは、前述した実施例の基板ケース 2 0 0 と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板 4 0 を取り出すことができないようになっている。

【0 7 6 3】

上部ケース 7 3 0 b において、収容された遊技制御基板 4 0 の基板側コネクタ 6 2 0 a に対応する箇所には、基板側コネクタ 6 2 0 a を挿通させるための挿通孔 7 3 1 が形成されている。また、上部ケース 7 3 0 b の挿通孔 7 3 1 の両側近傍には、先端が内方に弾性変形可能な係止爪 7 3 6、7 3 6 がそれぞれ形成された係止ピン 7 3 5、7 3 5 が立設されている。

10

【0 7 6 4】

またコネクタカバー 7 4 0 は、図中の下面及び後面が開くように形成されており、基板側コネクタ 6 2 0 a を被覆可能で、かつ係止ピン 7 3 5、7 3 5 の離間幅より長い長さを有している。またコネクタカバー 7 4 0 の両端部の下面の一部には、取付面 7 4 6、7 4 6 が形成されており、この取付面 7 4 6、7 4 6 には基板側コネクタ 6 2 0 a を被覆した際に、係止ピン 7 3 5、7 3 5 と対応する位置に長孔 7 4 7、7 4 7 がそれぞれ形成されている。またそれぞれの長孔 7 4 7 は、係止ピン 7 3 5 の係止爪 7 3 6、7 3 6 に対して垂直方向に長径に形成されており、長孔 7 4 7 の短径部分の幅が、係止爪 7 3 6、7 3 6 の先端同士の距離よりも狭幅に形成されている。

20

【0 7 6 5】

またコネクタカバー 7 4 0 の図中前面及び上面における長孔 7 4 7、7 4 7 の中央よりの位置には、切欠 7 4 3 及び長孔 7 4 4 を形成することにより肉薄部 7 4 5 がそれぞれ形成されている。

【0 7 6 6】

次に図 5 5 ～ 5 8 に基づいて変形例 2 におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

【0 7 6 7】

図 5 5 の拡大断面図に示すように、基板側コネクタ 6 2 0 a に対してケーブル側コネクタ 6 1 0 a を接続した状態で、上部ケース 7 3 0 b の係止ピン 7 3 5、7 3 5 にコネクタカバー 7 4 0 の両取付面 7 4 6、7 4 6 に形成された長孔 7 4 7、7 4 7 を挿入させる。係止ピン 7 3 5、7 3 5 が長孔 7 4 7、7 4 7 に挿入されることで、係止爪 7 3 6、7 3 6 は内方に弾性変形し、コネクタカバー 7 4 0 の取付面 7 4 6 と上部ケース 7 3 0 b の上面が当接するまで係止ピン 7 3 5、7 3 5 が挿入されることで、係止爪 7 3 6、7 3 6 の弾性変形が解放され、係止爪 7 3 6、7 3 6 が取付面 7 4 6 に係合し、係止ピン 7 3 5、7 3 5 がコネクタカバー 7 4 0 に対して取り外し不能に装着され、これに伴いコネクタカバー 7 4 0 が係止ピン 7 3 5、7 3 5 を介して上部ケース 7 3 0 b から取外し不能に固定される。

30

40

【0 7 6 8】

図 5 6 に示すように、コネクタカバー 7 4 0 により基板側コネクタ 6 2 0 a に接続されたケーブル側コネクタ 6 1 0 a を被覆し、係止ピン 7 3 5、7 3 5 を長孔 7 4 7 に装着することで、コネクタカバー 7 4 0 と上部ケース 7 3 0 b の表面とにより基板側コネクタ 6 2 0 a に接続されたケーブル側コネクタ 6 1 0 a が被覆され、基板側コネクタ 6 2 0 a に対するケーブル側コネクタ 6 1 0 a の抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ 6 2 0 a に対するケーブル側コネクタ 6 1 0 a の抜脱が規制されることとなる。また、コネクタカバー 7 4 0 は、係止ピン 7 3 5、7 3 5 が長孔 7 4 7、7 4 7 に係止されることにより上部ケース 7 3 0 b から係止ピン 7 3 5、7 3 5 を介してコネクタカバー 7 4 0 が取り外し不能に固定されるので、コネクタカバー 7 4 0 または上部ケース 7 3 0 b の係

50

止ピン735、735を破壊しなければ基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除できない状態となる。

【0769】

また、図56に示すように、コネクタカバー740に形成された肉薄部745をニッパ-Nなどの工具で切断することで、図57に示すように、コネクタカバー740のうち基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aの被覆部分が、係止ピン735、735と繋がった部分740'、740'から分離され、その被覆が解除されて基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除することが可能となる。

【0770】

コネクタカバー740の繋がったままの部分740'の取り外しは、図58に示すように、長孔747の長手方向（図58紙面上下方向）に揃うように、コネクタカバー740の繋がったままの部分740'を図中黒塗矢印方向aに回転させる。これにより係止ピン735とコネクタカバー740の繋がったままの部分740'の係合が解除される。そして、図中黒塗矢印方向bにコネクタカバー740の繋がったままの部分740'を引き抜くことで、コネクタカバー740の繋がったままの部分740'、740'を上部ケース730bから取り外すことができる。尚、この場合でもコネクタカバー740は破壊され、元に戻すことはできないので、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続が解除されたことの痕跡が残ることとなる。

【0771】

尚、変形例2の方法では、係止ピン735、735が上部ケース730bに立設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に形成された基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔の両側近傍に係止ピン735、735を立設し、取付側部材の係止ピン735、735に対してコネクタカバー740を固定することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、取付側部材またはコネクタカバー740を破壊して分離せずとも、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aの接続を解除することができる。

【0772】

〔変形例3〕

【0773】

図59は、変形例3における基板ケース750、コネクタカバー760の構造を示す斜視図である。

【0774】

図59に示すように、変形例3における基板ケース750は、遊技制御基板40を収容する下部ケース750aと下部ケース750aの上部を被覆する上部ケース750bとから構成されている。これら下部ケース750aと上部ケース750bとは、前述した実施例の基板ケース200と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板40を取り出すことができないようになっている。

【0775】

上部ケース750bにおいて、収容された遊技制御基板40の基板側コネクタ620aに対応する箇所には、基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔751が形成されている。また、上部ケース750bの挿通孔751の後方に位置する側面には、取付孔754、754が形成されている。また、下部ケース750aにおける上部ケース750bの挿通孔751近傍には、係止孔753が形成された係止片752が突設されている。

【0776】

コネクタカバー760は、図中の下面から後面にかけて開口するように形成されており、基板側コネクタ620aを被覆可能な長さを有している。コネクタカバー760の図中

10

20

30

40

50

後面には、基板側コネクタ620aを被覆した際に、取付孔754、754に対応する位置に、先端に係止爪を有する取付片764、764が後方に向かって突設されている。また、コネクタカバー760の図中前面には、基板側コネクタ620aを被覆した際に、係止片752に対応する位置に、係止孔763が有する係止片762が形成されている。

【0777】

次に図60に基づいて変形例3におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

【0778】

図60(a)に示すように、基板側コネクタ620aに対してケーブル側コネクタ610aを接続した状態で、コネクタカバー760により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aを被覆する。そして上部ケース750bの取付孔754、754にコネクタカバー760の対応する取付片764、764を挿入すると、取付片764、764の係止爪が取付孔754、754に係合し、コネクタカバー760が上部ケース750bから取り外し不能な状態となる。このようにコネクタカバー760を上部ケース750bに取り付けると、コネクタカバー760の係止片762の係止孔763と下部ケース750aの係止片752の係止孔753とが連通した状態となり、これら連通した係止孔763及び係止孔753に結束バンド769を装着する。

【0779】

結束バンド769は、図60に示すように、ID管理ができるID番号等が付与されたラベル部768と、係合孔766aが形成された係合部766と、一部に所定ピッチ毎に形成された係止突起767aを有するバンド部767と、から一体的に形成されており、係合孔766aには、係合孔766aにバンド部767が挿通された際に、係止突起767aに係止させるべく図示されない係合爪が形成されている。これにより、一度係合孔766aにバンド部767が挿通されると、係合孔766aに挿通する方向に対して逆方向に向かうバンド部767の抜脱が規制されるようになっている。

【0780】

結束バンド769のバンド部767を係合孔766aに挿通させると、バンド部767の係止突起767aと係合孔766aの係合爪との係合により、バンド部767が係合孔766aからの抜脱が規制されるため、係止片762と係止片752とが固定される。そして、取付片764、764と取付孔754、754との係合、結束バンド769による係止片762係止片752との結合により、コネクタカバー760の上下左右の移動が規制され、コネクタカバー760が基板ケースに750に対して取り外し不能に取り付けられた状態となる。

【0781】

図60(b)に示すように、コネクタカバー760が基板ケース750に取り付けられた状態では、コネクタカバー760により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aが被覆され、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜脱が規制されることとなる。また、取付片764、764は取付孔754、754に係合し、係止片762と係止片752は結束バンド769により取り外し不能に固定されているため、結束バンド769を切断しなければ基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除できない状態となる。

【0782】

基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続の解除については、例えば、結束バンド769をニッパーなどの工具で切断することで、係止片762と係止片752との固定が解除され、コネクタカバー760を上に向かって開放可能となり、ケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が可能となるため、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除することが可能となる。尚、結束バンド769を切断して、新しい結束バンドに交換しても、結束バンド769のラベル部768にID番号等が付与されているため、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610

10

20

30

40

50

aとの接続が解除された痕跡を残すことができる。

【0783】

尚、変形例3の方法では、係止片752が下部ケース730aに突設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に取付孔及び係止孔を有する係止片を設け、取付側部材の係止片に対してコネクタカバー760を固定することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、結束バンド769したりせずに、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aの接続を解除することができる。

【0784】

10

[変形例4]

【0785】

図61は、変形例4における基板ケース770、コネクタカバー780の構造を示す斜視図である。

【0786】

図61に示すように、変形例4における基板ケース770は、遊技制御基板40を収容する下部ケース770aと下部ケース770aの上部を被覆する上部ケース770bとから構成されている。これら下部ケース770aと上部ケース770bとは、前述した実施例の基板ケース200と同様に、それぞれ対応する封止片(図示略)が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板40を取り出すことができないようになっている。

20

【0787】

上部ケース770bにおいて、収容された遊技制御基板40の基板側コネクタ620aに対応する箇所には、基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔771が形成されている。また、挿通孔771近傍の下部ケース770aの前面には、係止孔773、773が形成された係止片772、772が突設されている。

【0788】

コネクタカバー780は、図中の下面及び後面が開口するように形成されており、基板側コネクタ620aを被覆可能な長さを有している。

30

【0789】

コネクタカバー780の図中前面には、基板側コネクタ620aを被覆した際に、係止片772、772に対応する位置に係止片782、782がそれぞれ突設されている。係止片782、782には、係止片772、772に形成された係止孔773、773と対応する位置に係止孔783、783が形成されている。係止孔783の上部には、ネジ頭を収容可能な段部が形成されている。

【0790】

次に図62～64に基づいて変形例4におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

【0791】

40

図62に示すように、基板側コネクタ620aに対してケーブル側コネクタ610aを接続した状態で、コネクタカバー780により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aを被覆する。そして、コネクタカバー780の係止片782、782の係止孔783、783と係止片772、772の係止孔773、773とが連通した状態で、これら連通したいずれかの係止孔783及び対応する係止孔773、773にワンウェイネジPを、図63に示すように、その頭が段部に収容されるまで螺入する。

【0792】

これにより、コネクタカバー780の係止片782と下部ケース770aの係止片772とが固着され、コネクタカバー780が基板ケース770に対して取り外し不能に固定されることとなる。この状態では、コネクタカバー780と上部ケース770bの表面と

50

により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aが被覆され、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜脱が規制されることとなる。また、コネクタカバー780は、ワンウェイネジPの螺着により基板ケース770から取り外し不能に固定されるので、コネクタカバー780または下部ケース770aの係止片772を破壊しなければ基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除できない状態となる。

【0793】

また、図64に示すように、コネクタカバー780に形成された係止片782、782のうち係止片772と固着された係止片782をニッパーNなどの工具で破断することで、コネクタカバー780を基板ケース770から取り外すことが可能となり、コネクタカバー780を基板ケース770から取り外すことで、ケーブル側コネクタ610aの抜き方向の移動が可能となり、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除することが可能となる。尚、この場合でもコネクタカバー780の本体から破断された係止片782が係止片772に固着された状態で残るので、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続が解除された痕跡を残すことができる。

【0794】

また、コネクタカバー780には、複数の係止片782が形成されているとともに、下部ケース770aにも対応して複数の係止片772が形成されており、複数の係止片782のいずれか1つと対応する係止片772を固着するのみで、コネクタカバー780を基板ケース770に対して取り外し不能に固定し、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続の解除が規制されるので、係止片782を破断し、コネクタカバー780を取り外して、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除しても、未使用の係止片782が残っていれば、未使用の係止片782と対応する係止片772とを固着することにより、取り外したコネクタカバー780を再度基板ケース770に対して取り外し不能に固定し、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続の解除を規制することができる。すなわち未使用の係止片782が残っているうちは、コネクタカバー780を繰り返し使用できるうえに、取り外した痕跡を残したまま再利用することが可能となる。

【0795】

尚、変形例4の方法では、係止片772、772が下部ケース770aに突設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に係止孔を有する係止片を設け、取付側部材の係止片とコネクタカバー780の係止片782とを固着することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、取付側部材またはコネクタカバー780を破壊して分離せずとも、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aの接続を解除することができる。

【0796】

前記実施例では、基板ケース200を構成する下部ケース201及び上部ケース203の封止や、基板ケース200の取付ベース250に対する固着をワンウェイネジを用いて行っているが、一度取り付けると取り外し不可となる係止ピンを用いるなど、他の部材を用いて行っても良い。

【0797】

前記実施例では、メダル並びにクレジットを用いて賭数を設定するスロットマシンを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、遊技球を用いて賭数を設定するスロットマシンや、クレジットのみを使用して賭数を設定する完全クレジット式のスロットマシンであっても良い。

【0798】

更に、流路切替ソレノイド30や投入メダルセンサ31など、メダルの投入機構に加えて、遊技球の取込を行う球取込装置、球取込装置により取り込まれた遊技球を検出する取

10

20

30

40

50

込球検出スイッチを設けるとともに、ホッパーモータ34や払出センサ35など、メダルの払出機構に加えて、遊技球の払出を行う球払出装置、球払出装置により払い出された遊技球を検出する払出球検出スイッチを設け、メダル及び遊技球の双方を用いて賭数を設定してゲームを行うことが可能であり、かつ入賞の発生によってメダル及び遊技球が払い出されるスロットマシンに適用しても良い。

【実施例2】

【0799】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例2について説明する。尚、本実施例のスロットマシンの構成は、RTに関連する構成以外は、前述した実施例1と同一であるため、ここでは異なる点について主に説明する。

10

【0800】

実施例1では、転落役として1枚(1)～(3)が適用されていたが、本実施例では、転落役としてチェリーを適用する。すなわちCPU41aは、RT(2)を開始させた後、いずれのボーナスもチェリーも入賞せずに規定ゲーム数に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかのボーナスに入賞するかチェリーが入賞することでRT(2)を終了させるようになっている。尚、RT(2)中にいずれかのボーナスが当選した場合には、以後、規定ゲーム数に到達するか、当選したボーナスが当選するまでは、チェリーが入賞してもRT(2)は終了することがない。

【0801】

1枚(1)～(3)を構成する「赤7」図柄、「白7」図柄または「黒BAR」図柄のいずれの図柄も入賞ライン上に停止させない停止操作位置が存在しないので、意図的に「赤7」図柄、「白7」図柄及び「黒BAR」図柄を入賞ライン上に停止させないことができないようになっており、1枚(1)～(3)を意図的に取りこぼすことができないのに対して、「チェリー」については、左リールについて入賞ライン上に停止させない停止操作位置(領域番号7～12、20のタイミング)が存在するので、本実施例では、転落役であるチェリーの当選時に、意図的に取りこぼすことができるようになっている。

20

【0802】

このため、遊技者はRT(2)中にチェリーが当選した場合でも、取りこぼし続けることで、特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)を継続させることができるようになっている。

30

【0803】

以上説明したように、本実施例のスロットマシンでは、RT(2)が開始した後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選した場合には、RT(2)を終了させず、いずれかの特別役が入賞したとき、転落役であるチェリーが入賞したとき、または特別役も転落役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにRT(2)を終了させるようになっており、RT(2)の開始後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選しても、その当選した特別役が入賞しなければ、特別役の当選をもってRT(2)が終了することがなく、当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)に継続して制御することが可能となるため、RT(2)において特別役が当選してもその当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)を消化

40

【0804】

また、特別役の当選フラグは、該特別役が入賞するまで次ゲーム以降に持ち越されるため、RT(2)が規定ゲーム数に到達することによって終了した後に、その間に当選した特別役を入賞させることが可能となるので、RT(2)の終了時に特別役の当選に対する遊技者の期待感を高めることができる。

【0805】

また、RT(2)の開始後、転落役が当選しても、転落役の入賞を回避する操作手順、すなわち左リールのチェリーの引込範囲外のタイミングにて遊技者が停止操作を行い、かつ特別役が揃わないように停止操作を行うこと、すなわち遊技者の技術介入によってRT

50

を継続させることができるので、R T (2) に伴う興趣を高めることができる。この際、転落役の回避手順が常に一定なため、遊技者の技量が高ければ確実に転落役を回避して、規定ゲーム数に到達するまで R T (2) を継続させることができる。

【 0 8 0 6 】

また、転落役であるチェリーは、R T (2) 中において特別役と同時に当選し得る役であるため、R T (2) の開始後、転落役を入賞させてしまった場合でも、同時に特別役が当選している可能性があるため、このような場合であっても特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。更に本実施例では、比較的遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス (1) 、ビッグボーナス (2) のみが転落役と同時に当選し得る可能性があるため、転落役を入賞させてしまった場合でも、同時にビッグボーナス (1) 、ビッグボーナス (2) が当選している可能性があるため、このような場合であっても更に遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

10

【 0 8 0 7 】

また、R T (2) 中にチェリーが入賞しても、いずれかの特別役が当選している場合には R T (2) が終了しないようになっており、R T (2) 中にチェリーが入賞してしまってもその後 R T (2) が継続することで特別役の当選が確実となるため、チェリーを入賞させてしまった場合でも興趣を高めることができる。

【 0 8 0 8 】

また、本実施例では、複数種類の特別役 (ビッグボーナス (1) 、ビッグボーナス (2)) 、レギュラーボーナス) を備えており、それぞれ入賞することで期待できるメダルの獲得枚数がそれぞれ異なるため、特別役が入賞した場合には、その種類によって付与される価値の有利度の変動するので、興趣を高めることができる。

20

【 0 8 0 9 】

特に本実施例では、ビッグボーナスが入賞すると、これに伴うビッグボーナス中に獲得が期待できるメダル枚数が、レギュラーボーナスが入賞したことに伴うレギュラーボーナス中よりも大幅に多いうえに、ビッグボーナスの終了後は移行役種類報知や転落役種類報知が実行される可能性があり、更なるメダルの獲得が期待できるようになっている。

【 0 8 1 0 】

また、ビッグボーナスには、ビッグボーナス (1) とビッグボーナス (2) があり、ビッグボーナス (1) の方がビッグボーナス (2) よりもビッグボーナス中に獲得が期待できるメダル枚数が多いうえに、ビッグボーナス (1) の方が報知確率の高い報知モードが選択される割合が高いので、ビッグボーナス (1) の方がビッグボーナス (2) よりも更なるメダルの獲得が期待できるようになっている。

30

【 0 8 1 1 】

このように本実施例では、特別役の種類に応じて、ボーナス中に獲得が期待できるメダル数のみならず、その後の初期遊技状態で移行役種類報知がなされる確率、R T (2) で転落役種類報知がなされる確率、すなわちその後獲得が期待できるメダル数も変動するので、特別役の種類に応じてメダルの増減にメリハリを持たせることができる。

【 0 8 1 2 】

以上、本発明の実施例 2 を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例 2 に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。また、実施例 1 と同一もしくは類似する構成については、実施例 1 で説明したものと同様の効果を有するものである。また、実施例 1 について例示した変形例についても実施例 2 に適用可能である。

40

【図面の簡単な説明】

【 0 8 1 3 】

【図 1】本発明が適用された実施例のスロットマシンの正面図である。

【図 2】リールの図柄配列を示す図である。

【図 3】スロットマシンの構成を示すブロック図である。

【図 4】遊技制御基板と該遊技制御基板に接続される遊技用電子部品との配線接続状態を

50

示す概略図である。

【図 5】遊技制御基板における断線監視 IC の周辺の構成を示す回路図である。

【図 6】当選役テーブルを示す図である。

【図 7】各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

【図 8】各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

【図 9】各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

【図 10】各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。 10

【図 11】報知モード別の特徴を示す図である

【図 12】B B 演出モード別の特徴を示す図である。

【図 13】(a) ~ (c) は、連続演出及び追加演出のパターンを選択するための連続演出選択テーブルを示す図である。

【図 14】デモ演出と 2 次元コードの表示との関係を示すタイミングチャートである。

【図 15】特典入手情報の作成手順を示す図である。

【図 16】音量調整とゲームの進行状況との関係を示すタイミングチャートである。

【図 17】音量調整とゲームの進行状況との関係を示すタイミングチャートである。

【図 18】デモ演出、履歴閲覧とゲームの進行状況との関係を示すタイミングチャートである。 20

【図 19】サブ制御部に搭載された表示制御回路の構成を示す図である。

【図 20】V R A M 領域の構成を示す図である。

【図 21】描画領域に対して描画を行う際に V R A M 領域に必要なキャラクタが配置された状態の一例を示す図である。

【図 22】描画領域へのキャラクタなどの描画の状況の一例を示す図である。

【図 23】デモ演出、履歴閲覧と連続演出との関係を示すタイミングチャートである。

【図 24】メイン制御部の C P U が起動時に実行する起動処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 25】メイン制御部の C P U がエラー発生時に実行するエラー処理の制御内容を示すフローチャートである。 30

【図 26】メイン制御部の C P U が起動処理において実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 27】メイン制御部の C P U が起動処理後に実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 28】メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 29】メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行するリール回転処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 30】メイン制御部の C P U が入賞判定処理において実行する入賞時処理の制御内容を示すフローチャートである。 40

【図 31】メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 32】メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 33】メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行するゲーム終了時処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 34】メイン制御部の C P U が定期的に実行するタイマ割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。

【図 35】メイン制御部の C P U が定期的に実行するタイマ割込処理（メイン）の制御内 50

容を示すフローチャートである。

【図 3 6】メイン制御部の CPU がタイマ割込処理（メイン）において実行する停止スイッチ処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 7】メイン制御部の CPU が、電断検出回路から電圧低下信号の入力されることによって実行する電断割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 8】サブ制御部の CPU が起動時に実行する起動処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 9】サブ制御部の CPU がタイマ割込処理（サブ）において実行する表示制御確認処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 0】サブ制御部の CPU が、電断検出回路から電圧低下信号の入力されることによって実行する電断割込処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 1】基板ケース及び基板ケースをスロットマシンの本体をなす筐体に取り付けるための取付ベース、コネクタ規制部材を示す分解斜視図である。

【図 4 2】基板ケース及び基板ケースをスロットマシンの本体をなす筐体に取り付けるための取付ベース、コネクタ規制部材を示す分解斜視図である。

【図 4 3】基板ケースを取付ベースに組み付けた状態を示す斜視図である。

【図 4 4】コネクタ規制部材を構成する取付側部材及びコネクタカバーの要部拡大斜視図である。

【図 4 5】（a）は、図 4 4 の A-A 断面図であり、（b）（c）は、図 4 4 の B-B 断面図である。

【図 4 6】基板ケースを取付ベースに組み付け、更に取付側部材に対してコネクタカバーを装着した状態を示す斜視図である。

【図 4 7】（a）は、図 4 6 の C-C 断面図であり、（b）は、図 4 6 の D-D 断面図である。

【図 4 8】コネクタ規制部材を構成する載置台及びカバー部材を示す分解斜視図である。

【図 4 9】載置台に対してカバー部材を組み付けた状態を示す斜視図である。

【図 5 0】（a）は、図 4 9 の E-E 断面図であり、（b）は、図 4 9 の F-F 断面図である。

【図 5 1】変形例 1 における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図 5 2】変形例 1 におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図 5 3】変形例 1 におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図 5 4】変形例 1 におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図 5 5】変形例 2 における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図 5 6】変形例 2 におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図 5 7】変形例 2 におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図 5 8】変形例 2 におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図 5 9】変形例 3 における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図 6 0】（a）（b）は、変形例 3 におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図 6 1】変形例 4 における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図 6 2】変形例 4 におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図 6 3】変形例 4 におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図 6 4】変形例 4 におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図 6 5】遊技制御基板におけるメイン制御部の電源まわりの構成の変形例を示す回

【符号の説明】

【0814】

1 スロットマシン

2 L、2 C、2 R リール

4 0 遊技制御基板

4 1 メイン制御部

10

20


30

40

50

- 5 1 液晶表示器
- 9 0 演出制御基板
- 9 1 サブ制御部
- 9 1 a C P U
- 9 1 b R O M
- 9 1 c R A M
- 9 2 表示制御回路
- 2 0 0 基板ケース
- 2 5 0 取付ベース
- 5 0 0 a、5 0 0 b コネクタ規制部材
- 5 1 0 取付側部材
- 5 2 0 コネクタカバー
- 1 2 0 0 グラフィックコントローラ

【図 1】



【図 2】

	左	中	右
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

【図 7】

初期[0]、設定値6、ボーナス未当選		
役	判定値数	当選確率
BB(1)	10	1/1638.4
BB(2)	15	1/1092.3
RB	30	1/546.1
BB(1)+チェリー	6	1/2730.7
BB(2)+チェリー	6	1/2730.7
BB(1)+1枚(1)	3	1/5461.3
BB(2)+1枚(1)	3	1/5461.3
BB(1)+1枚(2)	3	1/5461.3
BB(2)+1枚(2)	5	1/3276.8
BB(1)+1枚(3)	5	1/3276.8
BB(2)+1枚(3)	5	1/3276.8
リプレイ(1)	1636	1/10.01
リプレイ(1)+リプレイ(2)	300	1/54.61
リプレイ(1)+リプレイ(3)	200	1/81.92
リプレイ(1)+リプレイ(4)	100	1/163.84
スイカ	64	1/256
チェリー	312	1/52.5
1枚(1)	100	1/163.84
1枚(2)	200	1/81.92
1枚(3)	300	1/54.61
ベル	1662	1/9.86

【図 8】

RT(1)[1]、設定値6、ボーナス未当選		
役	判定値数	当選確率
BB(1)	10	1/1638.4
BB(2)	15	1/1092.3
RB	30	1/546.1
BB(1)+チェリー	6	1/2730.7
BB(2)+チェリー	6	1/2730.7
BB(1)+1枚(1)	3	1/5461.3
BB(2)+1枚(1)	3	1/5461.3
BB(1)+1枚(2)	3	1/5461.3
BB(2)+1枚(2)	5	1/3276.8
BB(1)+1枚(3)	5	1/3276.8
BB(2)+1枚(3)	5	1/3276.8
リプレイ(1)	2136	1/7.67
リプレイ(1)+リプレイ(2)	50	1/327.68
リプレイ(1)+リプレイ(3)	50	1/327.68
リプレイ(1)+リプレイ(4)	50	1/327.68
スイカ	64	1/256
チェリー	312	1/52.5
1枚(1)	100	1/163.84
1枚(2)	200	1/81.92
1枚(3)	300	1/54.61
ベル	1102	1/14.87

【図 9】

RT(2)[2]、設定値6、ボーナス未当選		
役	判定値数	当選確率
BB(1)	10	1/1638.4
BB(2)	15	1/1092.3
RB	30	1/546.1
BB(1)+チェリー	6	1/2730.7
BB(2)+チェリー	6	1/2730.7
BB(1)+1枚(1)	3	1/5461.3
BB(2)+1枚(1)	3	1/5461.3
BB(1)+1枚(2)	3	1/5461.3
BB(2)+1枚(2)	5	1/3276.8
BB(1)+1枚(3)	5	1/3276.8
BB(2)+1枚(3)	5	1/3276.8
リプレイ(1)	14140	1/1.16
リプレイ(1)+リプレイ(2)	1	1/16384
リプレイ(1)+リプレイ(3)	1	1/16384
リプレイ(1)+リプレイ(4)	1	1/16384
スイカ	64	1/256
チェリー	312	1/52.5
1枚(1)	100	1/163.84
1枚(2)	200	1/81.92
1枚(3)	300	1/54.61
ベル	1102	1/14.87

【図 10】

(a)初期[3]、設定値6、ボーナス当選

役	判定値数	当選確率
リプレイ(1)	1636	1/10.01
リプレイ(1)+リプレイ(2)	300	1/54.61
リプレイ(1)+リプレイ(3)	200	1/81.92
リプレイ(1)+リプレイ(4)	100	1/163.84
スイカ	64	1/256
チェリー	324	1/50.6
1枚(1)	108	1/151.7
1枚(2)	208	1/78.77
1枚(3)	308	1/53.19
ベル	1102	1/14.87

(b)RT(1)[4]、設定値6、ボーナス当選

役	判定値数	当選確率
リプレイ(1)	2136	1/7.67
リプレイ(1)+リプレイ(2)	50	1/327.68
リプレイ(1)+リプレイ(3)	50	1/327.68
リプレイ(1)+リプレイ(4)	50	1/327.68
スイカ	64	1/256
チェリー	324	1/50.6
1枚(1)	108	1/151.7
1枚(2)	208	1/78.77
1枚(3)	308	1/53.19
ベル	1102	1/14.87

(c)RT(2)[5]、設定値6、ボーナス当選

役	判定値数	当選確率
リプレイ(1)	14140	1/1.16
リプレイ(1)+リプレイ(2)	1	1/16384
リプレイ(1)+リプレイ(3)	1	1/16384
リプレイ(1)+リプレイ(4)	1	1/16384
スイカ	64	1/256
チェリー	324	1/50.6
1枚(1)	108	1/151.7
1枚(2)	208	1/78.77
1枚(3)	308	1/53.19
ベル	1102	1/14.87

(d)RB[6]、設定値6

役	判定値数(計)	当選確率
スイカ	64	1/256
チェリー	324	1/50.6
1枚(1)	108	1/151.7
1枚(2)	208	1/78.77
1枚(3)	308	1/53.19
ベル	15208	1/1.08

【図 1 1】

(a)

告知モード	告知確率	選択率	
		BB1	BB2
A	50%	20%	50%
B	70%	20%	30%
C	90%	40%	15%
D	100%	20%	5%

(b)

BB演出モード	抽選契機	当選確率	実質確率	告知契機
A	ベル入賞	7.7%	7.2%	入賞時の1/2又はBB終了時
B	ベル当選以外	100%	7.2%	当選時
C	ベル第1停止 正解	23.2%	7.2%	BB終了時

【図 1 2】

当選役	連続演出 (当たり)	連続演出 (外れ)	特選選択率		
			昼	夕方	夜
BB(1)	5%	20%	50%	30%	20%
BB(2)	5%	20%	70%	20%	10%
RB	5%	20%	80%	10%	5%
外れ	—	20%	100%	—	—

【図 1 3】

(a)

	1G	2G	3G
パターン1	ダメージ	ダメージ	ダメージ(倍)
パターン2	ダメージ	攻撃	ダメージ(倍)
...	...	...	...
パターンn	攻撃	ダメージ	ダメージ(倍)


(c)

*1G
復活A(倍)
復活B(倍)
...
復活n(倍)

(b)

	1G	2G	3G
パターンB1	攻撃	攻撃	攻撃(倍)
パターンB2	ダメージ	攻撃	攻撃(倍)
...	...	...	...
パターンBn	攻撃	ダメージ	攻撃(倍)

【図 1 4】



【図 1 5】

現在の日時(西暦/年/月/日/時/分/秒)、レジスタの値
遊技履歴(BB(1)回数/BB(2)回数/RB回数/ボーナス間ゲーム数/総ゲーム数/差枚数)
を抽出

↓
抽出した日時、レジスタの値及び遊技履歴に機種IDを付加

機種ID/西暦/年/月/日/時/分/秒/レジスタの値/
BB(1)回数/BB(2)回数/RB回数/ボーナス間ゲーム数/総ゲーム数/差枚数

↓
共通鍵にて暗号化



504b13.....31c5

↓
暗号化した文字列をパラメータとして特典付与サーバのURLに付加
http://www.*****.co.jp/***/services?name=504b13.....31c5


↓
2次元コードに変換




【図 1 6】




【図 17】




【図 18】




【図 20】




【図 21】



【図 19】




【図 22】




【図 23】


(a)




(b)




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 3 2】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 3 6】




【図 37】



【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 4 7】




【図 4 8】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 53】




【図 52】




【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 5 8】





【図 5 7】




【図 59】




【図 60】




【図 61】




【図 62】




【図 6 3】



【図 6 4】



【図 6 5】



フロントページの続き

- (72)発明者 中島 和俊
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内
- (72)発明者 佐久間 隆一
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内

審査官 岡崎 彦哉

- (56)参考文献 特開2006-141891 (JP, A)
特開2006-158846 (JP, A)
特開2006-122507 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
- | | |
|---------|---------|
| A 6 3 F | 5 / 0 4 |
| A 6 3 F | 7 / 0 2 |