

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5282427号  
(P5282427)

(45) 発行日 平成25年9月4日 (2013.9.4)

(24) 登録日 平成25年6月7日 (2013.6.7)

(51) Int.Cl. F 1  
**A 6 3 F 5/04 (2006.01)**  
 A 6 3 F 5/04 5 1 2 D  
 A 6 3 F 5/04 5 1 2 A

請求項の数 3 (全 232 頁)

|           |                               |           |                     |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2008-74722 (P2008-74722)    | (73) 特許権者 | 000148922           |
| (22) 出願日  | 平成20年3月21日 (2008.3.21)        |           | 株式会社大一商会            |
| (65) 公開番号 | 特開2009-225995 (P2009-225995A) |           | 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地    |
| (43) 公開日  | 平成21年10月8日 (2009.10.8)        | (74) 代理人  | 100130889           |
| 審査請求日     | 平成23年3月18日 (2011.3.18)        |           | 弁理士 小原 崇広           |
|           |                               | (72) 発明者  | 市原 高明               |
|           |                               |           | 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式 |
|           |                               |           | 会社大一商会内             |
|           |                               | (72) 発明者  | 江口 鉦一郎              |
|           |                               |           | 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式 |
|           |                               |           | 会社大一商会内             |
|           |                               | 審査官       | 池谷 香次郎              |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の図柄が回転表示される回転表示ゲームが行われる図柄表示手段と、  
 前記図柄表示手段における図柄の回転表示ゲームを開始させるスタート操作手段と、  
 前記スタート操作手段の操作に基づいて当選役についての抽選を行う役抽選手段と、  
 前記役抽選手段による抽選の結果に基づいて前記回転表示の停止にかかる制御を行う回  
 転停止制御手段と、

通常の遊技状態にあるとき、該通常の遊技状態から遊技者に不利な遊技状態に秘密裏で  
 制御可能な不利状態制御手段と、

前記通常の遊技状態にあるとき、該通常の遊技状態から遊技者に有利な遊技状態に秘密  
 裏で制御可能な有利状態制御手段と、

前記不利な遊技状態にあるときの前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したこと  
 に基づいて、当該不利な遊技状態を終了させて前記通常の遊技状態に秘密裏で制御可能な  
 通常状態制御手段と、

所定の表示部に対しての特定の操作を受け付け可能な状態とし、前記通常状態制御手段に  
 よって前記通常の遊技状態に秘密裏で制御されているときに該受け付けがあった場合、前記  
 不利な遊技状態が終了して前記通常の遊技状態に制御されていることを遊技者が把握可能  
 となる操作系演出を所定の表示部にて出現させる制御を実行可能な操作系演出制御手段と  
 を備え、

前記通常の遊技状態に秘密裏で制御されてから、前記不利な遊技状態と前記有利な遊技

10

20

状態とのいずれかに秘密裏で制御されるまでに要する前記回転表示ゲームの平均実行数を「N回」とするとき、

前記操作系演出制御手段は、

前記不利な遊技状態が終了していないにもかかわらず前記所定の表示部に対しての特定の操作の受付があった場合は、該受付があったときからの前記回転表示ゲームの実行数が少なくとも「N回」を超えるまでの期間を、前記操作系演出が行われ得ない秘匿期間として制御することで、前記不利な遊技状態が終了して前記通常の遊技状態に秘密裏で制御されている期間中での前記操作系演出の実行機会を喪失させる演出機会喪失制御手段、及び

前記所定の表示部に対しての特定の操作が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される前記特定の操作の頻度の高低に基づいて、前記操作系演出の実行にかかる制御態様を変化させる態様変化制御手段を備えることを特徴とする遊技機。

10

【請求項2】

前記図柄表示手段は、リール回転式表示装置として設けられてなる

請求項1に記載の遊技機。

【請求項3】

前記図柄表示手段では、複数列の図柄による変動表示が行われる

請求項1または2に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

20

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ遊技機、スロットマシン等の遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、遊技者による操作によって回転表示及び停止表示を繰り返し実行可能な複数のリールを備え、それら複数のリールが停止表示されたときの図柄の組み合わせに応じてメダルの払い出しを実行可能なスロットマシンが知られている。

【0003】

すなわち、このようなスロットマシンではまず、遊技者は、メダルを投入する。次いで、スタートレバーを操作することによって、上記複数のリールを回転表示させる。そしてその後、停止ボタンを操作することによって、回転表示の状態にある上記リールを停止表示させる。すなわち、こうして各リールが停止表示されたときの図柄の組み合わせが特定の組み合わせ（入賞役）であったとき、入賞役に応じた特典が遊技者に付与されるゲームが実行される。例えば、ビッグボーナス（略してBBという、以下同様）やレギュラーボーナス（略してRBという、以下同様）といったボーナス役（特賞役）に当選（入賞）したときには、当該当選を契機に大量のメダルを複数のゲームに亘って獲得可能なボーナスゲームが行われるようになる（例えば特許文献1）。

30

【0004】

ところで、このようなスロットマシンでは、例えばスタートレバーの操作に応じて行われる内部抽選にて所定の結果が得られたとき、特定の遊技状態（例えば、ボーナスゲームの実行が確定されている遊技状態や、リプレイタイム（RT）が実行される遊技状態など）にひそかに制御されることがある。そして、こうして内部的（潜在的）に特定の遊技状態に制御されているときにのみ特定箇所が発光するなどの確定演出（100%演出）が行われる場合がある。このような確定演出が行われるときは、特定の遊技状態にあることを遊技者が認識可能となるため、遊技者にとって強い歓喜を感じる瞬間となる。そしてそれ以降は、特定の遊技状態に制御されていることを念頭に置いた遊技（ボーナスゲーム確定であればボーナス役を狙う遊技など）が行われるようになる。なお、このような確定演出は、いかなる遊技者であっても有利な遊技状態にあることを簡単に認識できるようにするため、例えば特定箇所を点灯させたりするだけの単純な演出であることが多い。

40

50

【特許文献1】特開2007-301137号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記従来のスロットマシンでは、遊技者（特に初心者や高齢者など）側からすれば、例えば特定箇所が点灯したから特定の遊技状態に突入したように見える。このため、遊技者（特に初心者や高齢者などの内部制御の仕組みに疎い者）の中には、上記特定箇所が点灯することを願う特定の儀式を行うとともに、その結果、上記特定箇所が点灯したときには当該儀式によるご利益があったとして自己満足する遊技手法（自己満足プレイ）を好んで行うような者もいる。

10

【0006】

ただし上述の通り、特定の遊技状態は、上記特定箇所が点灯したか否かにかかわらず、突入されるようになっている。したがって、このような自己満足プレイを行う者は、スロットマシンの内部制御の仕組みを熟知している者から小馬鹿にされるようなことがあり、その立場が尊重され難い実情にある。すなわち、上述の自己満足プレイを行ったにもかかわらず、スロットマシンに何の反応も現れなかったときに、こうした寒い雰囲気を感じてしまった者は、遊技の興味が低下してしまうおそれがある。

【0007】

そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、自己満足プレイを行ったにもかかわらず、何の反応も現れなかった場合であっても、遊技者を知的な立場に置くことのできる遊技機を提供することを目的とする。

20

【課題を解決するための手段】

【0008】

こうした目的を達成するため、請求項1に記載の発明では、複数の図柄が回転表示される回転表示ゲームが行われる図柄表示手段と、前記図柄表示手段における図柄の回転表示ゲームを開始させるスタート操作手段と、前記スタート操作手段の操作に基づいて当選役についての抽選を行う役抽選手段と、前記役抽選手段による抽選の結果に基づいて前記回転表示の停止にかかる制御を行う回転停止制御手段と、前記回転表示が停止されたときの前記図柄の表示態様に基づいて、前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態に制御可能な状態制御手段と、所定の表示面にて演出表示を行う演出表示制御手段と、を備え、前記演出表示制御手段は、前記有限遊技状態が秘密裏に状態終了されて以降の所定期間にあるとき、前記所定の表示面のうちの特定領域に対しての遊技者による確認行為があったことを契機に、前記有限遊技状態が状態終了された旨を遊技者に確信させる状態告知表示を行う旨決定可能な回答的決定処理を実行する決定処理実行手段、及び前記決定処理実行手段による前記回答的決定処理にて前記状態告知表示を行う旨決定されたことに基づいて前記状態告知表示を実行する回答的表示実行手段を有しており、前記決定処理実行手段は、前記特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度の高低に基づいて、前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させることを要旨とする。

30

40

【0009】

すなわち前述の通り、特定の遊技状態にひそかに制御される遊技機では、同遊技状態への秘密裏での移行制御があったときにのみ特定箇所が発光する特別演出が行われるような場合があり、このような遊技機を遊技する者の中には、上記特定箇所が発光することを願う特定の儀式を行うとともに、その結果、上記特定箇所が発光したときには当該儀式によるご利益があったとして自己満足する遊技手法（自己満足プレイ）を好んで行う者（内部制御の仕組みに疎い者）がいる。そして、このような自己満足プレイを好んで行う者の多くは、上記特定領域をやさしくなでてあげたり、擦ったりするような行為（儀式）、すなわち上記特定領域の発光を促すかのように当該領域を適度に刺激する支援行為を頻繁に行うことが確認されている。ただし、このような行為を行う者は、遊技機の内部制御の仕組

50

みを熟知している者から小馬鹿にされるようなことがあり、その立場が尊重され難い実情にあることも前述した。

【0010】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、ホール内に設置されている複数の遊技機のうち、遊技者に最も有利な遊技状態となっている遊技機はいずれの遊技機であるかが最大の関心事とされることが多い。

【0011】

この点、上記構成ではまず、回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態に、上記回転表示が停止されたときの上記図柄の表示態様に基づいて制御可能な状態制御手段を備えている。そして、このように経時的に秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態を用意した上で、上記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として上記有限遊技状態が秘密裏に状態終了された以降の所定期間にあるときは、上記所定の表示面のうちの上記状態告知表示が行われる領域に対しての遊技者による確認行為があったか否かについての判断を行う。そしてこの結果、確認行為があった旨判断されたときは、上記有限遊技状態が状態終了されたことを遊技者に確信させる状態告知表示を行う旨決定可能な回答的決定処理を実行する（決定処理実行手段）。そして、該回答的決定処理にて上記状態告知表示を行う旨決定されたことに基づいて上記状態告知表示を実行するようにした（回答的表示実行手段）。

10

【0012】

このような本願発明にかかる遊技機によれば、上記決定処理実行手段及び上記回答的表示実行手段が、内部制御の仕組みを熟知している者と、上記状態告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う上記内部制御の仕組みに疎い者とで、異なる機能をもった手段として位置づけされうるようになる。

20

【0013】

すなわち、上記状態告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う遊技者（内部制御の仕組みに疎い者）にとっては、このような儀式にその実効性を付与する手段として機能するようになる。特に、このような自己満足プレイの実効頻度が高いほど、上記状態告知表示が高頻度にて行われるようになることから、同プレイを行う者は、自らの儀式によって当該遊技機が上記状態告知表示を特別に行ってくれるかのような現実により自己満足し、これによって遊技興趣の向上が図られるようになる。また、こうした儀式に応じてくれる当該遊技機への感謝から、各種の構成部品（例えばスタートレバーなど）への手荒な操作を行い難くなり、長持ちすることが期待できるようになる。

30

【0014】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、回転表示ゲームの消化によって上記有限遊技状態がそろそろ状態終了されているかもしれない、といった感覚を受けた時などに別の遊技状態に既に移行制御されているか否かを所定の操作（確認行為）によって確認可能な手段として機能するようになる。このような遊技状態の確認を行う行為（確認行為）は、遊技者に有利（若しくは不利）な遊技状態となっているか否かを判断し、さらにはホール内の立ち回りを良くする上で重要であることから、熟練者の間では互いの能力値（内部制御の仕組みを熟知している度合い）をひそかに判断し合う基準ともなっている。つまり、こうした判断の結果、「あの人の能力値は高いから、有利な遊技状態にある遊技機を先に取りられないように見張っておくべきだ」などといった牽制を互いにし合うことのほか、「あの人の能力値は低いから大丈夫」など、特定の人物を小馬鹿にするようなことも行われる。

40

【0015】

この点、上記構成によれば、内部制御の仕組みを熟知している者が、内部制御の仕組みに疎い者による上述の儀式を見たとしても、遊技状態の確認を行う行為（確認行為）を行っているように見えるため、同儀式を行う者を小馬鹿にするようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する

50

場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。なお、こうした効果を実現する上では、上記表示面のうちの上記状態告知表示が行われる領域への所定の操作（確認行為）を指示することは行わないようにすることが望ましい。

#### 【0016】

ただし、このような特殊な遊技性の実現された遊技機であっても、内部制御の仕組みに疎い者が小馬鹿にされてしまう可能性は残ってしまう。すなわち周知の通り、上述の有限遊技状態が採用される遊技機では、例えば、

- ・有限遊技状態に移行制御されるときにしか現れない図柄の組み合わせが停止表示されたか否かについての判断。

- ・当該有限遊技状態にあるときに特定の当選役が当選される理論確率と、同当選役が実際に当選される実践確率との間にズレが生じているか否かについての判断。

等々、といった判断をしつつ遊技することが可能な者（熟練者）から見れば、当該有限遊技状態が状態終了されていないことを所定の条件下では読み取れる余地を残しておくことが多い。このため、熟練者から見て、当該有限遊技状態が状態終了されていないことが明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記状態告知表示の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行するような状況では、同遊技者が内部制御の仕組みに疎い者であるという事実が周囲に明るみになってしまう。そして、同遊技者が、こうした周囲の寒い雰囲気を感じとってしまった場合には、熟練者と同じような行為（確認行為）をしているのに自分だけ小馬鹿にされてしまう現実に虚無感を抱かせてしまうことにもなりかねない。

#### 【0017】

この点、上記構成では、上記特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させるようにしている。すなわちこの場合、上述の確認行為を頻繁に行う者と、ほとんど行わない者との間で、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様が異なるようになるため、上述の確認行為が行われること、これ自体に技術的な意味が生じるようになる。

#### 【0018】

例えば、このような制御態様の相違によって、上述の確認行為を頻繁に行わないと、上記回答的決定処理にて上記状態告知表示を行う旨決定される決定確率が低くなってしまうようにした場合には、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、上記有限遊技状態に制御されている可能性があるか否かに関係なく上記確認行為を頻繁に行うことが、所定の操作（確認行為）によって内部の遊技状態を確認可能な手段としての機能を維持する上で重要な行為として位置づけされるようになる。これにより、有限遊技状態が状態終了されていないことが熟練者から見て明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記状態告知表示の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行した場合であっても、同儀式を行う者が小馬鹿にされるようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。

#### 【発明の効果】

#### 【0019】

この発明によれば、自己満足プレイを行ったにもかかわらず、何の反応も現れなかった場合であっても、遊技者を知的な立場に置くことができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0020】

以下、本発明の実施の形態を回胴式遊技機たるスロットマシンを例に図面を参照しつつ説明する。なお、図1はスロットマシンの分解斜視図、図2はスロットマシンを前方右上から見た斜視図、図3は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図、

図４（ａ）はコネクタ部分の横断面拡大図、図４（ｂ）はコネクタホルダーを移動させた状態を示す横断面拡大図、図５は前面開閉部材を開放した状態の遊技ユニットを前方右上から見た斜視図、図６は遊技ユニットの分解斜視図、図７は遊技ユニットを後方右上から見た斜視図、図８（ａ）、（ｂ）はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図、図９は配線中継部材の分解斜視図、図１０は配線中継部材のカバー体を省略した正面図、図１１、図１２はコネクタホルダーからコネクタを分解した状態を示す分解斜視図、図１３はコネクタホルダーを後方左下から見た斜視図、図１４はコネクタ部分の縦断面拡大図、図１５はコネクタ部分を移動させた状態を示す縦断面拡大図、図１６（ａ）はコネクタの連結保持状態を示す斜視図、図１６（ｂ）はその際用いられる結束バンドの斜視図、図１７はコネクタの連結保持状態を示す縦断面拡大図、図１８は前面開閉部材及び演出表示装置を分解した状態を前方右上から見た斜視図、図１９は前面開閉部材を前方右上から見た拡大斜視図、図２０は前面開閉部材及び演出表示装置を組合せた状態の縦断面図及び金具の斜視図、図２１は図柄変動表示装置を前方右上から見た斜視図、図２２は図柄変動表示装置を後方右上から見た斜視図、図２３は図柄変動表示装置の分解斜視図、図２４はリールを分解した状態を前方右上から見た分解斜視図、図２５はリールを分解した状態を前方左上から見た分解斜視図、図２６はケース部材を止めるストッパーの斜視図、図２７は他の形態を示すストッパーの斜視図、図２８はケース部材のガイド構造を示す要部の断面図、図２９はケース部材のガイド構造を示す要部の断面図、図３０はメダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図、図３１は図３０の分解斜視図、図３２はスロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図、図３３は電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図、図３４は電源装置を前方左下から見た斜視図、図３５は他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図、図３６は透明板を装着した扉形前面部材の要部断面図、図３７はヒンジ金具の分解・組み立て斜視図、図３８はヒンジ金具の連鎖を示す線図、図３９は扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図４０は開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図４１は扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図、図４２（ａ）は連結具を縦方向に切断した断面斜視図、図４２（ｂ）は連結具の突出状態を示す断面斜視図、図４３は他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図、図４４は図４３の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図である。

#### 【００２１】

本発明のスロットマシン１は、図１に示すように、前面が開口する箱形の外本体１００と、該外本体１００の前面に回転軸１００ａをもって横開きの扉状に回転可能に取付けた縦長矩形状の扉形前面部材２００と、複数の図柄を駆動手段で変動させる図柄変動表示装置３００と、外本体１００に対し着脱自在であって前面に開口部４０１を有するケース部材４００と、任意の画像を表示する画像表示体５００と、を有する。また、図１８に示すように、画像表示体５００は、樹脂製の前面開閉部材５０１と、その前面側に取付けられた演出表示装置５９０とを具備して構成されている。

#### 【００２２】

##### 〔遊技ユニット〕

本発明のスロットマシン１は、図１に示すように、外本体１００内に着脱交換可能な状態で収容される遊技ユニット５０を含んで構成される。また、図５に示すように、遊技ユニット５０は、外本体１００の内部に対して着脱自在であって、前面の少なくとも一部が開口されたケース部材４００と、ケース部材４００の前面に設けられ、扉形前面部材２００の回転方向と同方向に回転可能で、閉位置と開位置との間で遊動可能に支持された前面開閉部材５０１とを有する。そして、図柄変動表示装置３００がケース部材４００の内部上部に組付けられると共に、主制御基板４０９が内部に装着され（図３及び図６参照）、前面開閉部材５０１の上部に、閉位置において図柄変動表示装置３００を視認可能とする開口部５１６が設けられ、前面開閉部材５０１の前面の開口部５１６（図６では装飾部材５９１の開口部５９１ａ）の下方に演出表示装置５９０が装着され（図６参照）、前記前面開閉部材５０１の裏面に周辺制御基板５１０が装着されている。

## 【0023】

さらに、遊技ユニット50は、図5に示すように、図柄変動表示装置300や演出表示装置590を含むケース側電気部品につながった遊技ユニット側配線類が主制御基板409につながった主制御系配線類424と周辺制御基板510につながった周辺制御系配線類426とに分割されると共に、図8に示すように、主制御系配線類424に取り付けられた主制御系配線類接続用コネクタ425と、周辺制御系配線類426に取り付けられた周辺制御系配線類接続用コネクタ427とを一括支持するコネクタホルダー428を備えている。

## 【0024】

[外本体]

10

外本体100は、図1～図3に示したように底板101の左右に側板102、102を取着すると共に該側板102、102の頂部に天板103を設置して正面視縦長「口」字形の枠状となし、その枠の背に背板104を固着して前面のみ開口する箱形に形成してなる。前記左右の側板102、102は前縁が後傾状態に僅かに傾斜する台形になっており、従って外本体100の開口は後傾状態の傾きを有する。また、天板103には、遊技機設置島（図示せず）に設置した状態で該遊技機設置島の上栈（図示しない）と対向する領域内に複数（実施形態では4個）の貫通孔132、132…が穿設されている。

## 【0025】

[外本体－仕切板]

20

外本体100内には高さのほぼ中央に棚板状の仕切板105が設けられている。該仕切板105は金属製であって、図1に示したように中央に突段部106を有する正面視略凸形であり、両端に形成した垂直な取付片107を外本体100の側板102、102内面に固着し、また、後端に形成した垂直な取付片108を外本体100の背板104内面に固着して取り付けられる。なお、仕切板105の後端の取付片108にはバーリング加工（下孔の孔径をポンチで広げながら短筒状の突起を立ち上げる金属加工）による筒状突起（図示せず）が形成されており、該筒状突起を外本体100の背板104にプレ加工した小孔（図示せず）に打ち込んで位置決めされる。また、仕切板105の両横の最奥部には外本体100の背板104との間に配線用の開口（図示しない）が形成されている。

## 【0026】

[外本体－仕切板－下スペース]

30

外本体100内の仕切板105より下のスペースには、遊技媒体たるメダルを扉形前面部材200の前面下部にあるメダル用受皿201（図2参照）に放出するメダル放出装置110と、メダル放出装置110からオーバーフローするメダルを貯めるメダル用補助収納箱111と、電源装置112等が設けられている。

## 【0027】

[外本体－仕切板－下スペース－メダル放出装置]

40

メダル放出装置110は、駆動手段を内蔵した装置本体110aにメダル貯留用のホッパ110bを取り付けたものであり、装置本体110aの前面にメダルの放出口110cが設けられていて、ホッパ110b内にあるメダルが駆動手段の作動により放出口110cに向けて1枚ずつ送り出される。また、ホッパ110bには溢れたメダルを排出させるオーバーフロー樋110dが設けてあり、そのオーバーフロー樋110dの突端下方に前記したメダル用補助収納箱111が臨んでいる。なお、メダル放出装置110のメダル放出機構は、現在公知のどのようなものを採用してもよく、よって詳細な説明を省略する。

## 【0028】

[外本体－仕切板－下スペース－電源装置]

電源装置112は、図30～図34に示すように、外本体100の底板101と、正面向かって左側の側板102と、背板104の三部材が直交する内側コーナー部分に取り付けられている。電源装置112は、メダル放出装置110等の電気部品に電気を供給するためのものであって発熱しやすい部品であり、従って外本体100の背板104には電源装置112の取付部位に放熱口104aが開設されている。

50

## 【0029】

電源装置112の装置ケース112aは、透明な合成樹脂で形成されている。こうすることにより装置ケース112aの内部が見えるから、電源装置112の電源基板112s（図34参照）等に対する不正工作の発見が容易になる。装置ケース112aは、上面をカバーする上面板112bと、外本体100の背板104に対向する後面板112cと、該後面板112cの反対側をカバーする正面板112dと、スロットマシン1の内部に向かう側をカバーする側面板112eと、上面板112bと側面板112eの境界部分を面取り形態にカバーする斜面板112fと、底部をカバーする底面板112r（図34参照）で形成されている。一方、装置ケース112aの、外本体100の側板102に対向する側の面はカバーされておらず開放状態にあるが、この開放面は外本体100に取り付けた状態で外本体100の側板102によって塞がれる。

10

## 【0030】

なお、外本体100の側板102には、図31に示すように凸面部102aを設けて段状のガード部102bを形成し、該ガード部102bの下に装置ケース112aの上面板112bの一侧を潜り込ませる仕様になっている。これにより装置ケース112aの一面をカバーしなくてもガード部102bによって装置ケース112aと側板102の継ぎ目が塞がれるから異物の差込みが行えない。図35は前記ガード部102bを溝状にした他の実施形態を示すものであり、この例では装置ケース112aの上面板112bの縁を側板102側に若干突出させてその先を溝102cに嵌め込むようになっている。

20

## 【0031】

このように電源装置112の装置ケース112aにおいて、外本体100の側板102に当接する側の面をカバー無しの開放構造にして使用時に側板102で塞がるようにした場合は、装置ケース112a内への電源基板112s等の組み込みが開放面を使って行い易く、また、装置ケース112aに電源基板112s等を組み込んだ後の開放面へのカバー付けが不要であるから作業性が向上する。

## 【0032】

装置ケース112aの上面板112b、側面板112e、斜面板112f、後面板112c、底面板112rには多数の通気孔112g、112g…が形成されていて内部に熱がこもらないようにしている。装置ケース112aは、底部に設けた脚部112h、112h…によって高床式に持ち上げられており、装置ケース112aの底面板112rと外本体100の底板101の間に通気空間112iが形成されている。従って、通気空間112iから底面板112rの通気孔112g、112g…を通して低層の比較的冷たい空気が装置ケース112a内に導入できる。実施形態の通気空間112iは、外本体100の放熱口104aに連通するようになっているため、機裏の冷たい空気を通気空間112iに導入することができる。なお、装置ケース112aの後面板112cと底面板112rの境界部に通気空間112iを嵩上げる逆L字形の段部112j（図34参照）を形成すれば、脚部112hの高さと放熱口104aの高さにズレがあっても通気空間112iを放熱口104aに連通させることができる。

30

## 【0033】

[外本体－仕切板－下スペース－電源装置－固定]

40

電源装置112は、装置ケース112aの正面板112dの一侧辺に対して直角である取付片112kと、装置ケース112aの後面板112cから外本体100の背板104に向けて突設した突部112mと、外本体100の背板104に開設した放熱口104aと、の組合せにより外本体100に固定される。

## 【0034】

すなわち、放熱口104aの輪郭は装置ケース112aの後面板112cの輪郭より小さく形成されており、従って電源装置112は外本体100の背板104に当たって放熱口104aを通らない。また、装置ケース112aの後面板112cに突設した突部112mは、放熱口104aに内接する位置にあり、電源装置112の浮き上がり動作に抗すべく放熱口104aの上辺に内接する水平な突片112m-1と、電源装置112の横転

50

動作に抗すべく放熱口104aの縦辺に内接する垂直な突片112m-2で構成される。従って、電源装置112を外本体100の側板102の内面に沿わせて押し込み、放熱口104aに突部112mを差し込むだけで、装置ケース112aの後面（奥側）の上方向（浮き上がり）と図30において右方向（横転）への固定が完了する。もちろん電源装置112は、下方向に対しては外本体100の底板101によって、また、図30において左方向に対しては外本体100の側板102によってその動きが規制されるため、放熱口104aに突部112mを嵌め込むだけの単純な操作で、手前に引っ張る方向以外について電源装置112の動きが完全に規制できる。

#### 【0035】

一方、正面板112dに突設した取付片112kにはビス用の透孔112pが複数穿設されており、該透孔112pの少なくとも1個に木ねじ112qを通して外本体100の側板102に固定する。これにより手前に引っ張る方向についても電源装置112の動きが規制されるため、1本の木ねじ112qで外本体100への電源装置112の確実な固定が可能である。

10

#### 【0036】

[外本体－仕切板－下スペース－電源装置－電源コード]

電源装置112には外部から電気の供給を受けるための電源コード（図示せず）が接続されている。そして、従来は放熱口104aの横に膨出部を設けてそこから電源コードを引き出すようにしていたが、この位置では電源コードを束ねても地面にすれる危険性が高い。スロットマシン1は、製造途中で電源を投入する場合があります、そのときに備えて外本体100の外に電源コードを出しておかなければならないから、製造ライン上での移動の際やライン間での移動の際に電源コードが地面にすれたりスロットマシン1の底板101の下に入って挟まるおそれがある。

20

#### 【0037】

これに対し本例の放熱口104aは、その上辺から上に向けてコード引出口104bを拡張し、そこから電源コードを引き出すようにしている。これにより束ねた電源コードを宙づり状態にぶら下げるに十分な高さが確保できる。よってスロットマシン1を製造する工程で誤って電源コードを傷めてしまうトラブルが激減する。

#### 【0038】

以上のように本例のスロットマシン1は、電源装置112を外本体100の内側コーナ一部分にセットして1本の木ねじ112qをねじ込むだけで取り付けが完了するため、従来に比べて電源装置112の取付作業の大幅な省力化が可能である。また、本発明では、1つの面に対してネジ止めすれば固定が完了するので、特に、固定する部位を電源装置112の前方（手前）に持ってきた場合は視認しやすく、確実に固定できる。ちなみに、従来は電源装置112の複数の面或は部材に対してネジ止めする必要がある、特に、背板104に固定するネジは視認しにくいいため忘れる可能性があった。

30

#### 【0039】

また、放熱口104aは、電源装置112の冷却手段として必要なものであるから、この放熱口104aを電源装置112の固定に利用しても余分な工程やコストは殆ど発生しない。却って、固定のために放熱口104aの位置と電源装置112の位置を一致させることになるから冷却効率が向上する。加えて、装置ケース112aを本例のごとく合成樹脂製にした場合には、取付用の突部112mも一体成形できるため殆どコストが掛からない。よって電源装置112の取り付けに要するトータルのコストも従来に比べて削減できる。

40

#### 【0040】

さらに、装置ケース112aを合成樹脂製にした場合には、電源装置112の発熱対策として有用な装置ケース112aの脚部112hや段部112jも殆どコストを掛けずに実施できるメリットがある。

#### 【0041】

[外本体－仕切板－上スペース]

50

一方、外本体１００内の仕切板１０５より上のスペースにはケース部材４００が納められ、また、外本体１００の背板１０４の内面には後述する配線手段の中核となる配線中継部材１１３が取り付けられ（図１参照）、さらに背板１０４には配線中継部材１１３より上方に放熱用の通気口１３３が形成されている。

#### 【００４２】

##### 〔扉形前面部材〕

図２に扉形前面部材２００の表側が、また、図１に扉形前面部材２００の裏側が示されている。扉形前面部材２００は、表側の下方にメダル用受皿２０１を有し、また、表側のほぼ中央に操作部２０２が設けられている。この操作部２０２には、メダル投入用の投入口２０３と、後述する主制御基板４０９のメモリーにデータとして蓄えられているメダルから１枚のみの投入（引き落とし）を指示する１ベットボタン２０５と、同じく１回のゲームで使用可能な最高枚数（例えば３枚）の投入を指示するＭＡＸベットボタン２０６と、後述するメダルセレクト２０７の中に詰まったメダルをメダル用受皿２０１に戻すためのメダル返却ボタン２０８と、主制御基板４０９のメモリーにデータとして蓄えられているメダルの貯留解除命令（精算による放出命令）を入力するための貯留メダル解除ボタン２０９と、前記図柄変動表示装置３００を作動させる始動レバー２１０と、図柄変動表示装置３００の各リール３０１ａ、３０１ｂ、３０１ｃを停止させる３個のリール停止ボタン２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃ等が設けられている。もちろんここに示した操作部２０２の構成は１つの例示であり、これらに限定されるものではない。

#### 【００４３】

また、投入口２０３の裏側にはメダルセレクト２０７が設けられており、そのメダルセレクト２０７の横にメダル樋２１２が、また、下に返却樋２１３が接続している。メダルセレクト２０７は内蔵したソレノイド（図示せず）をＯＮ・ＯＦＦさせることによって流路を切り替える公知のものであり、遊技者からのメダルの投入を待つ遊技状態のときには流路をメダル樋２１２側に、また、規定枚数を越えたメダルの投入など、メダルの投入を拒否する遊技状態のときには流路を返却樋２１３側に設定する。メダル樋２１２は、扉形前面部材２００が外本体１００の前面に被さる閉じ位置にあるときその突端がメダル放出装置１１０のホップ１１０ｂ内に臨むようになっており、投入口２０３からメダルセレクト２０７を通してメダル樋２１２に流れたメダルはホップ１１０ｂに行き着く。一方、返却樋２１３は表側のメダル用受皿２０１に繋がっており、投入口２０３からメダルセレクト２０７を通して返却樋２１３に流れたメダルはメダル用受皿２０１に戻る。

#### 【００４４】

##### 〔扉形前面部材－透視窓〕

扉形前面部材２００は、外本体１００の前面全体をカバーする大きさであって、その上半部は、透明板２１４ａで覆ったゲーム用の透視窓２１４になっている。実施形態の透視窓２１４並びに透明板２１４ａは、図柄変動表示装置３００と画像表示体５００における演出表示装置５９０とが上下に並んで見えるよう通常より大きくなっており、扉形前面部材２００と一体の額フレーム２１６によって図柄変動表示装置３００と演出表示装置５９０との領域が視覚上、上下に区画されている。このように一枚の透明板２１４ａを、図柄変動表示装置３００と演出表示装置５９０との双方をカバーする大きさに設定しておけば、図柄変動表示装置３００と演出表示装置５９０との配置が上下入れ替わっても、そのまま使用することができる。なお、透明板２１４ａは、必ずしも無色透明な板でなくてもよく、図柄変動表示装置３００の図柄と、演出表示装置５９０の表示画面とを遊技者側から視認可能となる程度の透過性をもった透過板（透光板）として設けられるものであればよい。

#### 【００４５】

##### 〔扉形前面部材－透視窓－透明板〕

透明板２１４ａは、透明な合成樹脂（例えば耐衝撃性、耐擦傷性、光学特性に優れたゴム入りのメタクリル樹脂、実施形態では三菱レイヨン株式会社製「アクリペット（登録商標）ＩＲＤ３０」を使用）をほぼ逆さ台形にした上広がりの形態であって、底辺を除く三

10

20

30

40

50

辺（左右側辺と上辺）の周縁に、遊技者と向かい合う側を前面としてその前面側に膨出する縁部材 2 1 4 b, 2 1 4 b, 2 1 4 b を、樹脂成型用型枠を用いての樹脂成型時に一体成型してなる。なお、縁部材 2 1 4 b は、扉形前面部材 2 0 0 の上端にて左右方向を長手方向として配置される部材と、この左右方向に配置される部材（縁部材 2 1 4 b）の両端部から下方に向かう一対の部材（縁部材 2 1 4 b）と、で構成される。つまり、左右方向に伸びる縁部材 2 1 4 b は、一対の縁部材 2 1 4 b を跨っている。なお、左右方向に伸びる縁部材 2 1 4 b および一対の縁部材 2 1 4 b は一体成型されているが、これは別部材で構成されていても良い。

#### 【0046】

縁部材 2 1 4 b は、図 3 6 に示したように、後面側に開口する殻構造（中実でなく、内部に空間がある殻のような構造であり、各部の肉厚は任意である。）になっており、その内部空間に発光ユニット 2 1 7 と、必要に応じて例えば表面に模様や文字を施した装飾部材（図示せず）が組み込まれる。従って、透明板 2 1 4 a と発光ユニット 2 1 7 は、一体の部品として取り扱われる。

#### 【0047】

縁部材 2 1 4 b の形状は図示したものに限定されず、発光ユニット 2 1 7 や装飾部材のデザインに合わせて任意に変更可能である。また、縁部材 2 1 4 b を設ける部位も実施形態のように透明板 2 1 4 a の周縁の三辺に限定されず、最低限、何れかの一辺に設けるだけでもよい。

#### 【0048】

また、図 3 6 において、符号 2 1 7 a は発光ユニット 2 1 7 の発光体、2 1 7 b は発光体 2 1 7 a を支持する反射部材である。左右に位置する発光ユニット 2 1 7 の反射部材 2 1 7 b は、棒状の発光体 2 1 7 a の光をスロットマシン 1 の周囲に向けて多く反射するように角度が設定されている。なお、透明板 2 1 4 a の縁部材 2 1 4 b の内部に発光ユニット 2 1 7 を組み込んだ形態は、発光体 2 1 7 a をスロットマシン 1 の、より手前側に配置することができるから、あたかも岬の突端にある灯台のごとく、光を周囲に向けて放射させる場合に有利である。また、上に位置する発光ユニット 2 1 7 の反射部材 2 1 7 b は、発光体 2 1 7 a の光をスロットマシン 1 の上方に向けて多く反射するように設定されている。

#### 【0049】

以上の構成である発光ユニット 2 1 7 は、遊技中、特に大当たりが出た場合などに点灯して大当たりの発生を周囲にアピールする演出を行うことができる。このように周囲に対しアピール度の高い演出を行うことによって、大当たりを得た遊技者に注目させることができ、多くの者の視線が遊技者に優越感を抱かせるから、遊技がさらに盛り上がる。また、大当たりが出ていることを周囲にアピールすることにより、その機種の人気が高まり、稼働率が向上することも期待される。

#### 【0050】

実施形態の透明板 2 1 4 a は以上のような構成であって、扉形前面部材 2 0 0 の裏側に設けた凹溝 2 1 9（図 1 参照）に対し、板状の底辺を扉形前面部材 2 0 0 の前面から斜めに差し入れて建具式に嵌め込み、その状態で透明板 2 1 4 a を直立させて扉形前面部材 2 0 0 の前面に全ての縁部材 2 1 4 b, 2 1 4 b, 2 1 4 b を当接させ、さらに扉形前面部材 2 0 0 の裏から通したビス 6 0 3（図 1 参照）によって固定する。図 3 6 は、このときの扉形前面部材 2 0 0 の要部を切断したものであり、この図 3 6 から明らかなように、もし仮に、遊技者が扉形前面部材 2 0 0 と縁部材 2 1 4 b の境から異物を無理矢理差し込んだとしても、その異物の先が縁部材 2 1 4 b の内部を横断して透明板 2 1 4 a の裏側に到達する余地は殆どない。従って、優れた防犯効果を発揮する。

#### 【0051】

##### 〔扉形前面部材－錠装置〕

扉形前面部材 2 0 0 の自由端側の一侧には専用キー（図示せず）を使って開閉操作する錠装置 2 1 5 が設けてある。

10

20

30

40

50

## 【0052】

## 〔図柄変動表示装置〕

図柄変動表示装置300について、図21～図25を基に説明する。図21に示すように、図柄変動表示装置300は、リール回転式表示装置であって、個別に回転可能な例えば3個のリール301a, 301b, 301c（以下各リール301とする）と、該各リール301を組込み・収容する装置ケース302とを有し、各リール301の周面に描いた複数の図柄（図示せず）の組合せで遊技を行うものである。

## 【0053】

装置ケース302は、図23に示すように、底部板304と、天部板305と、右側の右側板306と、左側の左側板307と、後面を覆う一部円弧形状の後部板308とで囲った箱形であり、各リール301の円弧の一部が装置ケース302の正面からはみ出す状態になっている。なお、装置ケース302は、底部板304のみが金属板で形成され、他の部分は樹脂で形成されている。

10

## 【0054】

右側板306及び左側板307の前側上端部分には、左右外側に向って突出する取付耳部306a, 307aが夫々形成され、取付耳部306a, 307aの略中央にはネジ（図示しない）を挿通可能とする透孔306b, 307b（図21参照）が前後方向に貫通して穿設されている。また、図示していないが、底部板304には、垂直下方に折り曲げられた垂下片が左右方向に複数（例えば3つ）並設されており、それらの垂下片にも、前後方向に貫通する透孔が穿設されている。そして、取付耳部306a, 307aを、ケース部材400の前面上端に設けられた補強部材407（図6参照）にネジで固定し、さらに、垂下片を、ケース部材400の中央よりも上側に横設された補強棧402にネジで固定することにより、図柄変動表示装置300がケース部材400に取付けられる。また、図23に示すように、装置ケース302の前縁には、各リール301を固定するためのネジ313a, 313bが螺合される複数のネジ孔302aが所定の間隔で形成されている。なお、下側のネジ313bは通常の雄ネジであるが、上側のネジ313aは螺合対象物が樹脂成形物であることからタッピングビスが用いられる。

20

## 【0055】

また、装置ケース302の前面側には、カバー体309が組みつけられている。カバー体309は、装置ケース302の前面縁部に沿って形成された額縁状の枠部310と、枠部310の上端及び下端の間に架設され、装置ケース302に組み込まれた各リール301を仕切るように左右方向に所定の間隔で配置された区画部311とから構成されている。なお、区画部311の前面は、上下方向の中央部分が遊技者側に向って最も突出するように略円弧状に形成されている。つまり、各リール301間の隙間を前方から塞ぐとともに、各リール301の円周面に対し連続した面となるように円弧状に形成されている。なお、左右両側に配置された区画部311には、左右外側から両側リール301a, 301c内の機構を遮蔽する遮蔽部311aが一体的に形成されている。また、枠部310における区画部311の上側及び下側には、ネジ313a, 313bを挿通させることが可能な取付孔312が穿設されている。

30

## 【0056】

また、図22乃至図23に示すように、装置ケース302の左側板307には、基板ケース314によって覆われたリール主中継基板315並びにバックライト中継基板318が配置されており、リール主中継基板315によって中継された駆動信号により各リール301が個別に駆動制御されるようになっている。なお、リール主中継基板315には基板ケース314の開口を通して突出する2つのコネクタ316a, 316cが設けられ、バックライト中継基板318には基板ケース314の開口を通して突出する2つのコネクタ316b, 316dが設けられている。

40

## 【0057】

リール主中継基板315にあっては、基板ケース314の左側面下側から突出するコネクタ316aを介して、各リール301を駆動制御するための信号やモータ用電源が中継

50

入力されるとともに、各リール 301 に収容されたフォトセンサ 325 から送られる検出信号を主制御基板 409 に中継出力するようになっている。また、基板ケース 314 の底面から突出するコネクタ 316c には、後述するリールモータ中継基板 326 に設けられたコネクタ 317（装置ケース 302 の後部板 308 から突出するコネクタ 317）に接続されたコネクタ付きハーネス（図示しない）が連結されており、各リール 301 内に収容されたリールモータ 321 に対して駆動信号及びモータ用電源を供給するとともに、フォトセンサ 325 から検出信号を受け取ることが可能になっている。

#### 【0058】

また、バックライト中継基板 318 にあっては、基板ケース 314 の上面から突出するコネクタ 316b に、後述するバックライト 322 に接続され且つ後部板 308 に形成された透孔 308a を通して配線されたコネクタ（図示しない）が連結されるようになっている。つまり、このコネクタ 316b を介して、バックライト 322 に作動用電源を付与するように構成されている。なお、この作動用電源は、基板ケース 314 の左側面中央に設けられたコネクタ 316d を介してバックライト中継基板 318 に供給される。

#### 【0059】

なお、前記のコネクタ付きハーネスには、各リール 301 ごとに、被覆材の色が互いに異なる一本または複数本の電線が含まれており、また、各リール 301 内に収容された夫々のバックライト 322 には、コネクタ付きハーネスに含まれる電線の色と同系色の電線が接続されている。つまり、各リール 301 ごとにハーネス及び電線の色が異なるように設定されている。これによれば、リールモータ 321 に電力を供給する電線及びフォトセンサ 325 から検出信号を受け取る電線を含むハーネスと、バックライト 322 に電力を供給する電線との色合わせが可能になり、ひいては、ハーネス及び電線と、各リール 301 との照合（すなわち誤配線の有無の確認）が容易になるとともに、各リール 301 の配置位置を電線の色に基づいて確認させることが可能になる。すなわち、スロットマシン 1 の組付工程において、左中右の各リール 301 の配置順は、間違っただけでなく極めて重要な項目であるが、このように電線の色を異ならせることにより、上記の配置が正しく行われたか否かを容易に視認することが可能となり、スロットマシン 1 の品質を確保することができる。

#### 【0060】

また、左側板 307 における基板ケース 314 の上方には、左側板 307 を貫通するコ字形のスリット 333 が形成されており、コネクタ 316b に連結される電線を、結束バンド（図示しない）を用いて左側板 307 とともに結束させることを可能にしている。特に、下側が開いた横転コ字形のスリット 333 によって下端のみが連結された掛止部 333a が左側板 307 と一体に形成されるため、結束バンドの一部を撓ませた状態で掛止部 333a の上方に挿入すれば、極めて容易に結束バンドを掛止部 333a に引掛けることが可能になる。つまり、左側板 307 に対して結束バンドを掛止させるために、左側板 307 に二つの孔を穿設したものでは、結束バンドの先端を二つの孔に対して順に挿通させなければならないため、結束作業が困難になる虞があるが、コ字形のスリット 333 を設けるようにすれば、掛止部 333a の上部側から電線を引掛けることが可能になり、作業性が向上する。また、左側板 307 から外方に突出するようにフックを形成することも考えられるが、これによれば、構成が複雑になり、金型費等の製造費が高くなるため好ましくない。

#### 【0061】

図 23 乃至図 25 に示すように、装置ケース 302 内には、各リール 301 と、夫々のリール 301 を回転可能に支持するとともに回転力を付与するリールモータ 321 と、各リール 301 の右側に配置されリールモータ 321 を固定するモータ取付板 320 と、モータ取付板 320 に固定状態で取付けられるとともに、各リール 301 の周面内側、特に遊技者側の面に沿って配置され各リール 301 を通して遊技者側に光を放射する略円弧状のバックライト 322 とが設けられている。

#### 【0062】

さらに詳しく説明すると、リールモータ321は、正転及び逆転可能な直流ステップモータであり、回転軸321aの先端にフランジ323が固着されている。フランジ323は、略円板状の部材であって、周面の一部には径方向に切欠かれた嵌合部323aが形成されるとともに、周面に雄ネジ部が設けられた突起323bが形成されている。これに対応し、リール301aは、右側の側面（図25では奥側の面）が全体的に開放されているが、左側の面（図25では前側の面）には、略十字形の側面部材330が設けられ、リールモータ321のフランジ323を取付けることが可能になっている。具体的には、図25に示すように、側面部材330の中心部分には、フランジ323の突起323bが挿通する貫通孔330aを有するとともに、フランジ323を内側に収容可能とする円形収容部330bが形成されており、特に、図24に示すように、円形収容部330bには、リール301の内側に向って突出するとともに、フランジ323の嵌合部323aに嵌め合わせ可能な回転防止突部330cが形成されている。そして、貫通孔330aを挿通し円形収容部330bから外部へ突出する突起323bに対して、ロックネジ324が螺合されており、これにより、リールモータ321のフランジ323がリール301aの側面部材330に固定状態で取付けられる。つまり、リールモータ321の回転軸321aがリール301の側面部材330に直結されている。なお、各リール301は、ロックネジ324によって軸心上で固定されるため、直径方向の力が作用せず、ひいては回転軸321aのブレを防止することが可能になる。

#### 【0063】

図25に示すように、モータ取付板320は金属板から形成され、リールモータ321を取付けるためのモータ取付部位320aと、バックライト322を取付けるためのライト取付部位320bとを有して構成されている。また、モータ取付板320の上端及び下端における正面側（遊技者側）の部分には、垂直方向に折り曲げられた取付片320cが形成され、取付片320cの略中央には、前後方向に貫通する透孔320dが穿設されている。特に、これらの透孔320dは、図23に示すように、カバー体309に形成された取付孔312、及び装置ケース302に形成されたネジ孔302aと前後方向で合致する位置に設けられている。つまり、カバー体309の前方から、カバー体309の取付孔312及びモータ取付板320の透孔320dを通して、ネジ313a、313bを装置ケース302のネジ孔302aに螺合させることにより、装置ケース302に対してモータ取付板320及びカバー体309が固定状態で組付けられている。すなわち、カバー体309とモータ取付板320とが装置ケース302に対して共締めされる。このため、装置ケース302に対してカバー体309とモータ取付板320とを別々に固定するものに比べ、作業工程を低減させるとともに、三つの部材、すなわちカバー体309、モータ取付板320、及び装置ケース302における相互の位置決めを正確にしかも簡単に行うことができ、ひいては各リール301に対するカバー体309のクリアランスを少なくすることができ、各リール301間の隙間を精度よく塞ぐことができる。すなわち、装置ケース302の内部構造を一層見え難くし、見栄えの低下を抑制することができる。

#### 【0064】

また、モータ取付板320における下部後端側には、後方に向って延出された延設下部320eが形成されており、延設下部320eとモータ取付部位320aとからなるコーナー部分にリールモータ中継基板326が取付けられている。このリールモータ中継基板326は、リールモータ321に接続された電線（図示しない）及びフォトセンサ325に接続された電線（図示しない）と、リール主中継基板315に接続されるコネクタ付きハーネス（図示しない）とを中継するためのものであり、コネクタ317（図22参照）等を搭載している。また、モータ取付板320の上部後端側には、延設下部320eと同方向に延出された延設上部320gが形成されており、延設上部320gには、バックライト322に接続された電線（図示しない）を案内するための溝部（図示しない）と、溝部に配線された電線が溝部から逸脱することを防止する電線押え327とが取付けられている。電線押え327は、透明で弾性変形可能な薄板状の樹脂部材からなり、一端側がネジ327aによって固定されている。

## 【0065】

このように溝部と電線押え327との協働によって電線を適宜の位置に保持することにより、リールモータ中継基板326のような基板を設けることなく、電線の遊動状態を防止することができ、ひいては電線が障害となって各リール301の回転が制動されたり、回転の際に電線を巻き込んだりすることを回避できる。なお、電線押え327の前方には、リールモータ321に接続された電線、及びバックライト322に接続された電線を纏めた状態で保持する結束部材328がモータ取付板320に取付けられている。

## 【0066】

また、モータ取付板320の中央後端側には、断面L字形の取付片320fが、各リール301内に向って立設されており、フォトセンサ325を支持している。フォトセンサ325は、互いに対峙する発光部と受光部とを有し、発光部から発光される光が受光部に到達するか否かに応じた信号を出力するものである。そして、図24に示すように、各リール301における側面部材330の内面側には、リール301が一回転するごとに、フォトセンサ325における発光部と受光部との間を通過する遮光片331が内方に向って突出している。つまり、リール301を一回転させるごとに、発光部から放射された光が遮光され、それに応じた信号が出力するようになっている。

## 【0067】

ところで、遮光片331は発光部から放射された光を遮るものであるため、不透明な部材、例えば黒色の部材から形成されることが好ましく、一方、リール301aの側面部材330は、リール301aと一体に成形されることが光透過性の部材、例えば透明部材から形成されることが好ましい。このため、遮光片331と側面部材330とは一体成形することはできず、側面部材330に対して遮光片331を取付けるための手段が必要となる。しかし、ネジ等の締結部材を介して取付けるものでは、遮光片331を含むリール301全体の重心が回転軸から偏心する程度が高くなり、リール301aの回転速度にムラが発生するおそれがある。また、接着剤によって遮光片331を接着するものでは、側面部材330に対する遮光片331の位置決めが困難となり、ひいては各リール301の回転位置を正確に検出できなくなるおそれがある。

## 【0068】

そこで、本例では、遮光片331をインサート成形によって成形している。つまり、予め形成された遮光片331を金型に入れ、リール301a及び側面部材330を射出成形することにより、遮光片331と側面部材330とを一体的に形成している。これによれば、比較的簡単に形成することができるとともに、側面部材330に対する遮光片331の位置決め精度を高めることが可能になる。

## 【0069】

バックライト322は、略円弧状の外観を呈しており、モータ取付板320のライト取付部位320bに当接する側には、所定の間隔で配置された三つのLED322aが、側面部材330側に向って光を放射するように配置されている。また、各リール301の内面側には、夫々のLED322aから放射された光をリール301の図柄列（図示しない）側に向って反射させる白色の反射部322bが形成されている。このため、リール301aの内側において面発光させることが可能になり、略均一な光によって、遊技者側に位置する図柄、特に三つの図柄を、略均一な光によって光らせることが可能になる。

## 【0070】

[ケース部材]

ケース部材400は、外本体100の仕切板105から上のスペースにほぼ合致する大きさであって、図5及び図6に示すように、底板403と、該底板403の左右両横に立設した側板404、404と、底板403の後縁に立設した後面板405と、該後面板405と側板404、404の上面を覆う天板406とからなり、前面に開口部401を有する箱形である。

## 【0071】

該ケース部材400は、底板403が金属製で、側板404、404、後面板405、

10

20

30

40

50

天板406が合成樹脂製であり、側板404、404と天板406の開口部401内面に金属製の補強部材407、407、407が設けられ、さらに側板404、404の補強部材407、407の間に開口部401を横切る金属製の補強材402が掛け渡されている。そして、この補強材402を境にそれより下が演出表示装置590の設置領域として、また、補強材402より上の開口部401が図柄変動表示装置300の設置領域として、さらにまた、画像表示体500より後方のケース部材400で囲われた領域が配線作業空間408として割り当てられ、その配線作業空間408の後面板405の内壁面に、主たる制御基板である主制御基板409が装着され、さらに主制御基板409以外の制御基板等（例えば後述する周辺制御基板510）も配線作業空間408内に配置されている。ここで、主制御基板409は、操作部202の操作等に基づいて遊技の進行を制御するものである。また、周辺制御基板510は、遊技の進行に準じて所定の演出制御を実行するものである。

10

#### 【0072】

ケース部材400の天板406には、図7に示したように天窓部443、443が形成されている。この天窓部443、443は、天板406の強度を保つための補強帯444を挟んで2つに分けられており、その夫々が外本体100の貫通孔132、132…（図1参照）を通る軸線との交点を含む領域にあり、該貫通孔132、132…より十分に広く開口している。もっとも天窓部443の前側の周縁は前側に位置する貫通孔132の近くに寄せられている。そうすることにより天窓部443の周縁を基準として手探りで貫通孔132を見つけ出せるから、たとえ天窓部443の中を作業者が覗き込めなくとも貫通孔132の位置が素早く簡単に割り出せる。なお、ケース部材400の上面に開口部として複数の天窓部443を備えることにより、軽量化を図ることができ、輸送時や交換時における作業者の負担を一層軽減することが可能になる。

20

#### 【0073】

ケース部材400の後面板405の外面には、図7に示したように複数のボス410、410が突設されており、該ボス410を外本体100の背板104にプレ加工したボス孔114、114（図1参照）に嵌めて位置決めされる。なお、このボス410、410は、後述する配線窓411近くに設けられており、一方、外本体100側のボス孔114、114は配線中継部材113近くに設けられており、これによりケース部材400の配線窓411と背板104の配線中継部材113の位置決めが正確になる。

30

#### 【0074】

一方、ケース部材400の底板403の底面には、図7に示したように凹段部412が形成されており、該凹段部412が仕切板105の突段部106（図1参照）に嵌まり合う。凹段部412の後面板405側の端部には後方に向かって拡大する向きのテーパ部413が設けてあり、該テーパ部413に案内され仕切板105の突段部106とケース部材400の凹段部412との嵌め合わせが円滑に行える。このようにケース部材400の凹段部412と仕切板105の突段部106との嵌め合いによってケース部材400が仕切板105の奥に真っ直ぐに案内されるが、例えば図28に示すように仕切板105に凹溝形態のレール部材115を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材400の底板403に車輪414を設置し、該車輪414をレール部材115の溝内で転がらせるようにしてもよい。或は、図29に示したように仕切板105に凸形態のレール部材116を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材400の車輪414の両端に鍰415、415を形成し、該車輪414の鍰415、415でレール部材116を挟ませるようにしてもよい。

40

#### 【0075】

また、ケース部材400は、仕切板105上の所定の位置にセットした状態で、図1、図26に示した揺動レバー形態のストッパー117、117、117で止められている。このストッパー117は、図1に示すように仕切板105の前端部と、天板103に垂設した2つの取付具118、118とに軸着されており、図26実線のようにケース部材400の一部に係合する作動姿勢と、図26想像線のようにケース部材400に係合しない

50

非作動姿勢とを手動で切り替えてケース部材400の仕切板105上における前方向の動きを規制する。なお、ストッパー117を図27に示すように鍵形にしてケース部材400に設けた引掛部416に係合させるようにすれば、ケース部材400の仕切板105上における上方向の動きも規制することができる。

#### 【0076】

また、天板103の取付具118に軸着したストッパー117は、ケース部材400の側板404と天板406のコーナー部に貫設した係止孔442に臨む位置にあり、ケース部材400を所定の位置に押し込んだ状態でケース部材400の内側から作動姿勢と非作動姿勢の切り替えが行えるようになっている。

#### 【0077】

##### 〔画像表示体〕

画像表示体500における演出表示装置590は、例えば、少なくとも液晶ディスプレイ（他にもプラズマディスプレイや有機ELディスプレイ等でもよく、いわゆるドットマトリクス型の表示画面であればよい。）で構成される画像表示可能なパネル形のユニットであり、ケース部材400の前面開口を開閉可能に閉鎖する前面開閉部材501（図18参照）の前面側に取付けられている。図18に示すように、前面開閉部材501は、下側から2/3の領域が演出表示装置590を収容する部分で、上側から1/3の領域が図柄変動表示装置300の前方に配置される部分となっている。つまり、前面開閉部材501の前面側には、周囲に周壁515aが形成された収容部515が設けられており、下側から2/3の領域に演出表示装置590が収容され、上側から1/3の領域に装飾部材591が収容される。なお、前面開閉部材501及び装飾部材591には、遊技ユニット50の前方から、ケース部材400内に配置された図柄変動表示装置300を視認させるための開口部516、591aが夫々形成されている。なお、前面開閉部材501の正面側における開口部516の右側方には、スロットマシン1に関する遊技状態（ベット数やクレジット数、エラー等）を表示するための各種LEDを備えた遊技状態表示基板450が設けられている。

#### 【0078】

また、図18に示すように、前面開閉部材501の裏面側には、周辺制御基板510を収容する基板ケースユニット551、及び小基板ケース554等が組付けられている。基板ケースユニット551は、透明な樹脂部材からなり、周辺制御基板510の底面側（すなわち前面開閉部材501側の面）を覆う基板ケース下部552と、周辺制御基板510の上面側を覆うとともに基板ケース下部552に対して着脱可能な基板ケース上部553とから構成されている。このため、前面開閉部材501が開かれると、周辺制御基板510を収容する基板ケースユニット551がケース部材400内から飛び出すように出現するため、周辺制御基板510に対する作業性を著しく向上させることができる。また、演出表示装置590と周辺制御基板510とを一体的に構成することが可能になり、取扱いが容易になるとともに、ケース部材400内における配線作業空間408の煩雑さを抑制できる。

#### 【0079】

ところが、上記のように、前面開閉部材501の前面側に演出表示装置590を配置し、前面開閉部材501の背面側に基板ケースユニット551を配置する構成を採用すると、演出表示装置590の背面側が前面開閉部材501によって覆われるため、演出表示装置590に対するノイズ対策として、アースを取ることが困難となったり、アース線等によって見栄えを低下させたりする虞がある。

#### 【0080】

そこで、本例では、図19及び図20に示すように、演出表示装置590が収容される前面開閉部材501の収容部515に対し、前後方向に貫通する横長四角形状の開口部520を形成するとともに、その開口部520を通して前面開閉部材501の表裏に跨るように、断面が略コ字形である電導性の金具522が設けられている。この金具522は弾性の金属片からなり、前面開閉部材501の表側に位置する前側部分523が演出表示装

10

20

30

40

50

置 5 9 0 の裏面の金属板 5 2 1 (シールド板) に当接するようになっており、前面開閉部材 5 0 1 の裏側に位置する後側部分 5 2 5 がアース線 5 2 7 に接続されている。つまり、アース線 5 2 7 及び金具 5 2 2 を介して、演出表示装置 5 9 0 の裏面の金属板 5 2 1 が電氣的に接地された状態となっており、演出表示装置 5 9 0 に対してのノイズの侵入を抑制している。このように、前面開閉部材 5 0 1 の前面側に取付けた演出表示装置 5 9 0 に対し、前面開閉部材 5 0 1 の背面側でアース線 5 2 7 に接続することから、演出表示装置 5 9 0 を前面開閉部材 5 0 1 に取付けた後にアース線 5 2 7 を接続することが可能になるとともに、アース線 5 2 7 が前面開閉部材 5 0 1 と周辺制御基板 5 1 0 (基板ケースユニット 5 5 1) との間に配線されることから、アース線 5 2 7 の露出による見栄えの低下を抑制することが可能になる。

10

**【0081】**

また、前面開閉部材 5 0 1 には雄ネジ 5 3 0 を螺合可能とするネジ孔 5 2 9 が設けられており、前面開閉部材 5 0 1 の後方から雄ネジ 5 3 0 がねじ込まれると、前面開閉部材 5 0 1 の前面から突出し、さらに雄ネジ 5 3 0 の先端部分によって、金具 5 2 2 の前側部分 5 2 3 を背面側から押圧する。すなわち、雄ネジ 5 3 0 の推進力によって金具 5 2 2 の前側部分 5 2 3 を弾性変形させ、演出表示装置 5 9 0 の裏面の金属板 5 2 1 に向って付勢する。このため、前面開閉部材 5 0 1 の前面側に演出表示装置 5 9 0 を取付けた後、雄ネジ 5 3 0 を螺合させるだけで、金具 5 2 2 の前側部分 5 2 3 を演出表示装置 5 9 0 の金属板 5 2 1 に圧接させることができ、ひいては金具 5 2 2 と金属板 5 2 1 とを確実に接触させることが可能になる。

20

**【0082】**

また、金具 5 2 2 の後側部分 5 2 5 には、雄ネジ 5 3 0 が挿通可能な透孔 5 2 6 が設けられており、この透孔 5 2 6 を通して、雄ネジ 5 3 0 が前面開閉部材 5 0 1 のネジ孔 5 2 9 にねじ込まれると、金具 5 2 2 が前面開閉部材 5 0 1 に固定された状態となる。換言すれば、金具 5 2 2 を前面開閉部材 5 0 1 に固定させるための雄ネジ 5 3 0 を用いて、金具 5 2 2 の前側部分 5 2 3 を演出表示装置 5 9 0 の金属板 5 2 1 に向って弾性変形させることが可能になる。このように雄ネジ 5 3 0 を兼用することにより、構成が簡単になるとともに、作業工程が少なくなるため、低廉化を図ることが可能になる。

**【0083】**

また、アース線 5 2 7 の先端には Y 形端子 5 2 8 が圧着されており、Y 形端子 5 2 8 を金具 5 2 2 に取付けることにより金具 5 2 2 の後側部分 5 2 5 に対してアース線 5 2 7 が接続される。特に、本例では、雄ネジ 5 3 0 が後側部分 5 2 5 の透孔 5 2 6 を通して前面開閉部材 5 0 1 のネジ孔 5 2 9 にねじ込まれる際、後側部分 5 2 5 との間で Y 形端子 5 2 8 を挟持した状態でねじ込まれる。すなわち、一つの雄ネジ 5 3 0 をねじ込むことにより、金具 5 2 2 の取付け及び前側部分 5 2 3 の弾性変形に加え、Y 形端子 5 2 8 を固定させることも可能にしている。このため、全体の構成が一層簡単になるとともに、作業工程をさらに少なくすることができる。

30

**【0084】**

また、金具 5 2 2 には、前側部分 5 2 3 の裏面に凹状の受止部 5 2 4 が形成されており、雄ネジ 5 3 0 が前面開閉部材 5 0 1 にねじ込まれると、雄ネジ 5 3 0 の先端が受止部 5 2 4 に当接するようになっており、このため、雄ネジ 5 3 0 をねじ込む際に金具 5 2 2 の前側部分 5 2 3 が雄ネジ 5 3 0 の推進方向 (軸方向) から逃げることを防止でき、前側部分 5 2 3 を演出表示装置 5 9 0 に向って確実に押圧することが可能になる。なお、前側部分 5 2 3 の受止部 5 2 4 を凸状に形成し、雄ネジ 5 3 0 の先端に凹状の窪みを設けるようにしてもよく、このように構成しても、前側部分 5 2 3 の逃げを効果的に防止することができる。

40

**【0085】**

また、断面コ字形の金具 5 2 2 は、開放部分を下方に向け、開口部 5 2 0 の下縁に掛止された状態で固定される。このため、金具 5 2 2 を前面開閉部材 5 0 1 に取付ける際に、金具 5 2 2 を手で支えなくても、掛止された状態で保持することが可能になる。したがっ

50

て、例えば片手で作業を行うことが可能となる。特に、金具 5 2 2 を開口部 5 2 0 の下縁に掛止した際に、金具 5 2 2 に穿設された取付用の透孔 5 2 6 と前面開閉部材 5 0 1 に形成されたネジ孔 5 2 9 とが重なるように位置が設定されているため、透孔 5 2 6 とネジ孔 5 2 9 との位置合せを極めて容易に行うことができ、作業性を向上させることができる。

#### 【0086】

さらに、前面開閉部材 5 0 1 の裏面側に凹凸面 5 5 0 が形成されており、金具 5 2 2 は凹凸面 5 5 0 の中の低くなっている部分、すなわち後方に向って突出していない部分に配置されている。このため、金具 5 2 2 や雄ネジ 5 3 0 の頭部によって基板ケースユニット 5 5 1 の組付けが困難となることを防止できる。なお、図 1 8 に示すように、周辺制御基板 5 1 0 は、合成樹脂等で形成された非導電性の基板ケースユニット 5 5 1 に収容されているため、たとえ金具 5 2 2 が前面開閉部材 5 0 1 の裏面側に突出した状態で配置されても、金具 5 2 2 と周辺制御基板 5 1 0 との接触を防止でき、電氣的な故障を抑制することが可能となる。

#### 【0087】

〔画像表示体－ヒンジ金具〕

図 3 7 は、ヒンジ金具 4 2 0 の分解・組み立て斜視図である。なお、ヒンジ金具 4 2 0 は、上下が対称な構造であるため、主として上部について説明する。ヒンジ金具 4 2 0 は、ケース部材 4 0 0 の補強部材 4 0 7 に取り付く固定部材 4 2 0 a と、画像表示体 5 0 0 の裏側（図 3 7 の破線領域 5 0 0 s 参照）に取り付く回動部材 4 2 0 b と、該回動部材 4 2 0 b と固定部材 4 2 0 a を連結する短リンク 4 2 0 c 及び長リンク 4 2 0 d で構成される。

#### 【0088】

ヒンジ金具 4 2 0 の固定部材 4 2 0 a は、棚板形態である横向きの固定片 4 2 0 e を有し、該固定片 4 2 0 e の上面に長リンク 4 2 0 d の一端をピン P 1 で、また、固定片 4 2 0 e の下面に短リンク 4 2 0 c の一端をピン P 2 で回動自在に軸着する。一方、ヒンジ金具 4 2 0 の回動部材 4 2 0 b は、棚板形態である横向きの軸承片 4 2 0 f を有し、該軸承片 4 2 0 f の上面に長リンク 4 2 0 d の一端をピン P 3 で、また、軸承片 4 2 0 f の下面に短リンク 4 2 0 c の一端をピン P 4 で回動自在に軸着する。

#### 【0089】

こうして固定片 4 2 0 e と軸承片 4 2 0 f と長リンク 4 2 0 d と短リンク 4 2 0 c 及びピン P 1 ～ P 4 は、図 3 8 の線図に示したように四節回転連鎖を構成し、その連鎖の中でも特に、最短リンクである軸承片 4 2 0 f に向かい合う固定片 4 2 0 e を固定リンクとする、いわゆる両てこ機構を構成する。この両てこ機構は、図 3 8 (a) ～ (c) に示すように、画像表示体 5 0 0 の回動軌道を、扉形前面部材 2 0 0 の回転軸 1 0 0 a を中心とする回動軌道に近似させるべく、それぞれのピン位置が設定されている。つまり、ヒンジ金具 4 2 0 が回転中心移動機構に相当しており、扉形前面部材 2 0 0 の回動位置が変化しても、扉形前面部材 2 0 0 の回動外縁側と画像表示体 5 0 0 の回動外縁側との距離が略一定になるようにしている。

#### 【0090】

なお、長リンク 4 2 0 d と短リンク 4 2 0 c は、画像表示体 5 0 0 がほぼ 90 度回動した（開いた）状態で上下に重なり合うように重合領域 4 2 0 g, 4 2 0 h が設定されており（例えば長リンク 4 2 0 d の重合領域 4 2 0 g を三角形に膨出させて短リンク 4 2 0 c の重合領域 4 2 0 h に重なるようにする。）、その重合領域 4 2 0 g, 4 2 0 h の夫々にピン孔 4 2 0 i, 4 2 0 j が形成されている。このピン孔 4 2 0 i, 4 2 0 j は、両者を同軸上に揃えて棒状の止めピン（図示せず）を差し込むことにより長リンク 4 2 0 d と短リンク 4 2 0 c を連結し、もって両てこ機構をロックして画像表示体 5 0 0 を開いた位置に固定するためのものである。

#### 【0091】

〔画像表示体－ロック片〕

図 5 ～図 7 に示すように、ケース部材 4 0 0 の縦の補強部材 4 0 7 のうちヒンジ金具 4

10

20

30

40

50

20を設けた補強部材407の反対側の補強部材407（図6において向かって右側）にはロック片421が軸着されており、該ロック片421を図6の状態から時計回りに回転させるとその先端が画像表示体500の裏側に突設した受部508に係合し、この状態で画像表示体500がケース部材400の開口部401の上部を閉じた位置にロックされる。一方、前記ロック片421をロック状態から逆向きに回転させると画像表示体500のロックが解除され、ヒンジ金具420を中心に回転自在になる。通常、ケース部材400を外本体100に装着する前の状態では画像表示体500を閉じ位置にロックして無用な回転を防止し、一方、ケース部材400を外本体100に装着した状態では画像表示体500のロックを解除して回転自在とする。

#### 【0092】

〔画像表示体一連結具〕

ところで、外本体100の扉形前面部材200とは別に、ケース部材400に開閉可能な画像表示体500が設けられることから、ケース部材400内を視認したりケース部材400内で作業したりする場合には、まず手前側の扉形前面部材200を開放し、その後さらに奥側の画像表示体500を開放しなければならず、これにより作業性を低下させたり煩わしさを与えることが懸念される。

#### 【0093】

そこで、本例のスロットマシン1では、画像表示体500の回転方向を扉形前面部材200の回転方向と同方向にするとともに、扉形前面部材200と前面開閉部材501を適宜な連結具700で連結し、扉形前面部材200の開閉に連動して画像表示体500も一緒に開閉させるようにしてある。これによれば、扉形前面部材200を開放させると、連結具700を介して画像表示体500も同方向に回転し、ケース部材400の前面が開放される。つまり、画像表示体500が扉形前面部材200に連れ回ることとなり、一回の横開き操作によって外本体100内は勿論、ケース部材400の内部までも視認させることが可能になる。つまり、本例のスロットマシン1では、各リール301a～301cに付された図柄が臨む前面の開口部516（図6では装飾部材591の開口部591a）の下方に演出表示装置590が装着されており（図6参照）、このような構成のスロットマシンにおいて、遊技ユニット50を扉形前面部材200側に取り付けると、扉形前面部材200側の重量が大きくなってしまい、外本体100に対して扉形前面部材200を軸支するヒンジを強固なものにしたりする必要がある、設計負荷が増大する。そこで、扉形前面部材200の開閉に連動して画像表示体500も一緒に開閉させるようにすることで、設計負荷の軽減を図りつつ、遊技ユニット50の内部（例えば例えば主制御基板409の配線等）を視認できるようにしてメンテナンスの容易化や不正の防止を図っている。

#### 【0094】

ここで、前記のように実施形態の扉形前面部材200と画像表示体500とは、ヒンジ金具420の両てこ機構によって、画像表示体500の回転軌跡が扉形前面部材200の回転軸100aを回転中心とする回転軌跡に近似するようになっているものの、それでもなお両者の動きには相対的なずれが生じる。そこで、実施形態の連結具700は、図41及び図42に示すように、画像表示体500の自由端側の裏面に固定軸部材701を形成し、該固定軸部材701の内部に摺動自在な状態にロッド702を納め、そのロッド702の先端を扉形前面部材200の裏面（具体的には錠装置215のベース部材215a）に対し、止め軸703で回転可能な状態に連結してある。こうすることにより、図40のように、扉形前面部材200の開閉に連動して画像表示体500が扉形前面部材200の付属部品であるかのごとく一緒に開閉し、その際生じる両者の動きの相対的なずれを連結具700のロッド702が固定軸部材701に出入りして吸収する。

#### 【0095】

なお、ロッド702が画像表示体500の回転外縁（自由端）から最も突出したときの最大突出長さは、画像表示体500が開放位置である場合（例えば90°開放された場合）の、扉形前面部材200の回転外縁（止め軸703の位置）と画像表示体500の回転外縁との距離に基づいて設定されている。このため、ロッド702の長さを必要最小限の

10

20

30

40

50

長さとすることができ、連結具の大型化を抑制することが可能になる。

#### 【0096】

また、止め軸703は、錠装置215のベース部材215aの一部を曲げて形成した支持片215b、215b、215bに対し、上下動自在に装着されており、スプリング703aにより常時下向きに付勢されている。よって、この止め軸703は、スプリング703aの付勢に抗して上動させることが可能であり、上動させて下端を浮かせることによって前記連結具700のロッド702の着脱が可能である。すなわち、ロッド702の先端部分に形成された軸孔部702aに対し上方から止め軸703を挿入させ、スプリング703aの付勢力によって保持することが可能になっている。

#### 【0097】

また、図41において、符号704は連結具700の固定鞘部材701の上面に設けた弾性的な片持ち梁式のストッパーであって、止め軸703から外したロッド702を固定鞘部材701の内部に納めて保持するためのものであり、ロッド702の上面に形成した溝705の端部の引掛壁702bに係合してロッド702の盲動を防止する。ロッド702には、その側面に摺動方向と直交する方向に摘み片706が突設されており、該摘み片706を摘んでロッド702を強制的に移動させることによりストッパー704のロックが外れるようになっている。また、固定鞘部材701の先端側底面には、抜止め防止片701aが垂下され、ロッド702の溝705内に挿入されている。この抜止め防止片701aは、ロッド702が最も突出した際に引掛壁702bと当接し、ロッド702が固定鞘部材701から抜け出ることを阻止するものである。

#### 【0098】

また、図41において、連結具700の近傍にある符号509は、画像表示体500の回動外縁側の裏面に突設した係合部である。該係合部509は、ケース部材400の開口部401を横切る補強棧402に係合して、閉じ位置にある画像表示体500の自由端側の荷重を支えるものである。なお、図6に示したように、補強棧402には、係合部509を補強棧402の上面に円滑に導くべく、画像表示体500に向かって下り傾斜する滑り台式の案内部（図示していない）が設けてある。また、画像表示体500の係合部509は、画像表示体500とは別の潤滑性に優れた合成樹脂で形成されており、画像表示体500に対し着脱自在（交換自在）に装着されている。

#### 【0099】

ところで、扉形前面部材200と画像表示体500の回動軌跡の相違に起因する動きの相対的なずれは、上記のような伸縮自在なロッド形式の連結具700の他、柔軟なワイヤーにしても吸収することができる。但し、連結具が柔軟なワイヤー等であると、扉形前面部材200を閉じる段階で扉形前面部材200が開いたまま停止している画像表示体500にぶつかることになって、円滑さを損なうおそれがある。これに対し、例えば画像表示体500に巻バネなどの付勢手段を設けて常時閉じ方向に付勢するようにすればよい。そうすることにより扉形前面部材200の閉じ動作に際し、画像表示体500が付勢力の作用で連結具を引っ張りつつ自力で閉じるから、扉形前面部材200と画像表示体500がぶつからない。もちろん扉形前面部材200と画像表示体500の連れ回りのための手段は上記に限定されない。例えば、上記において連れ回りのための一要素たるヒンジ金具420は、上記のような両てこ機構の構造に限定されず、図43、図44に示したような、単独のピン420kを中心にして画像表示体500を回動させる単純なものであってもよい。

#### 【0100】

ケース部材400に対する画像表示体500の取着手段をヒンジ構造にして該画像表示体500を扉状に回動させ得る構成に、上記のように画像表示体500を閉じ位置にロックするロック手段（上記のロック片421）を付加した場合には、ケース部材400を外本体100に装着した状態で原則ロックを継続させ、配線作業空間408内のチェック等、必要な時にのみロックを解除する、という取り扱いを選択することも可能であり、その場合には画像表示体500によって配線作業空間408内の重要部品（例えば主制御基板

10

20

30

40

50

４０９や周辺制御基板５１０）がブロックできるから、防犯性能の向上に効果がある。

#### 【０１０１】

##### 〔前面開閉部材－照明装置〕

図３に示すように、前面開閉部材５０１の前側に収容された装飾部材５９１の背面側には、下方に向かって光を放射する複数の照明装置５０２ａと、該照明装置５０２ａの下方に配置され照明装置５０２ａから放射された光を遊技者側に向かって反射させる反射部材５０２ｂとが配設されている。特に反射部材５０２ｂは、下側ほど装飾部材５９１に近づくように湾曲した白色の反射面を前面に有しており、装飾部材５９１の略全域に対して光を略均等に照射している。なお、装飾部材５９１は光透過性の部材からなり、反射部材５０２ｂによって反射された光は、装飾部材５９１を通して外部（遊技者側）に放射される。つまり、照明装置５０２ａ及び反射部材５０２ｂによって装飾部材５９１を面発光させることが可能となっている。

10

#### 【０１０２】

##### 〔配線手段〕

外本体１００に取り付けられている例えばメダル放出装置１１０や電源装置１１２及び扉形前面部材２００の操作部２０２にある例えば各ベットボタン２０５、２０６や始動レバー２１０（以下、これらの総称として単に「本体側電気部品」という場合もある。）と、ケース部材４００にある例えば主制御基板４０９等（ケース部材側の電気部品の総称として単に「ケース部材側電気部品」という場合もある。）とは電氣的に接続されている。そして、実施形態のスロットマシン１は、遊技ユニット５０（外本体１００の内部に対して着脱自在に設けられたケース部材４００及び前面開閉部材５０１に、図柄変動表示装置３００や任意の画像を表示する画像表示体５００と含むケース側電気部品を組み付けてなる。この実施形態では図５及び図６に示されている）が外本体１００に対し着脱自在であるため、遊技ユニット５０の交換等に際して本体側電気部品とケース部材側電気部品とを簡単に接続又は切り離すための合理的な配線手段が設けられている。

20

#### 【０１０３】

##### 〔配線手段－配線中継部材〕

前記のように外本体１００の背板１０４の内面上部には、図９に示した配線中継部材１１３が取り付けられている。該配線中継部材１１３は図３に示したように、ケース部材４００の配線窓４１１に対応する位置にあって該配線窓４１１からケース部材４００の空きスペース４１７に臨むようになっている。配線中継部材１１３は、図９に示すように、本体側電気部品につながる本体側配線類１１９と、ケース部材側電気部品につながる遊技ユニット側配線類４２３（図１１参照）とを中継するものであって、外本体１００の背板１０４にビス止めされる取付板１２０と、該取付板１２０の前面に被さるカバー体１２１と、該カバー体１２１と取付板１２０の間に納められる複数（実施形態では大小２枚）のコネクタ基板（以下「コネクタ接続用端子基板」という場合もある。）即ち、主中継基板１２２、周辺中継基板１２３とからなる。

30

#### 【０１０４】

前記２枚のコネクタ基板１２２、１２３のうち、図９、図１０において左側に位置する大きい方のコネクタ基板である主中継基板１２２は取付板１２０に対して固定的に取り付けられており、前記主制御基板４０９につながっているハーネス４２４の先端のコネクタ４２５と対をなすコネクタ１２４が設けられている。つまり、コネクタ４２５をコネクタ１２４に連結することにより、主制御基板４０９に作動用電力を供給するとともに、ケース部材４００の外部に配置された本体側電気部品に対し、主制御基板４０９から制御用の信号を送信することが可能になる。

40

#### 【０１０５】

一方、図９、図１０において右側に位置する小さい方のコネクタ基板（周辺中継基板）１２３は、取付板１２０とカバー体１２１の間の隙間に非固定的な遊動可能状態に取り付けられており、従って図１０拡大図に示したように上下方向に移動可能であり、また、左右方向にも移動し得る。この小さいコネクタ基板１２３には、後述の周辺制御基板５１０

50

につながっているハーネス426の先端のコネクタ427と対をなすコネクタ125が設けられている。さらに、本発明では、遊技ユニット側配線類が遊技制御基板につながった主制御系配線類424と周辺制御基板につながった周辺制御系配線類426とに分割される(図11参照)。なお、該コネクタ125と前記コネクタ124は、プリント基板にハンダ付け等の固着手段で固着する基板固着型であり、安価なDIN規格のものが使われている。

#### 【0106】

また、取付板120とカバー体121の間の隙間に非固定的な遊動可能状態に取り付けられており、従って図10拡大図に示すように上下方向に移動可能であり、また、左右方向にも移動し得る。この小さいコネクタ基板123には、主制御基板409以外のケース部材側電気部品につながっているハーネス426の先端のコネクタ427(図11参照)と対をなすコネクタ125が設けられている。なお、該コネクタ125とコネクタ124は、プリント基板にハンダ付け等の固着手段で固着する基板固着型であり、安価なDIN規格のものが使われている。つまり、コネクタ427をコネクタ125に連結することにより、周辺制御基板510から、扉形前面部材200の裏側に設けられた扉装飾駆動基板860(後述)やLスピーカ201a、Rスピーカ201b(後述)に駆動信号が送られ、これらを動作させることが可能となる。

#### 【0107】

また、取付板120の前面に被さるカバー体121は、コネクタ124、125が通る大小2つの開口126、127と、該開口126、127と横並びの位置に突設した支持筒128と、下半部前方に張り出すトンネル状の配線ダクト129と、後述する本体側ガイド部453とを有する。

#### 【0108】

配線中継部材113に接続する本体側配線類119は、配線ダクト129の内部を通り、外本体100(図1参照)の側板102、102側に振り分けられ、該側板102、102と背板104のコーナー付近でほぼ垂直に向きを変え、その多くは仕切板105の奥に設けた配線用の開口(図示しない)を通して本体側電気部品に夫々接続される。もちろん仕切板105より上の領域に本体側電気部品(例えば図1において側板102の内面に設けた外部中継端子板131)がある場合には、仕切板105の配線用の開口とは無関係にそのまま接続される。

#### 【0109】

[配線手段ーコネクタ425、427]

上記のように配線中継部材113に設けられている2つのコネクタ124、125には、ケース部材400の主制御基板409につながっているハーネス424の先のコネクタ425と、周辺制御基板510につながっているハーネス426の先のコネクタ427がそれぞれ接続されている。

#### 【0110】

この2つのコネクタ425、427は、図11に示すように1つのコネクタホルダー428に一体に取り付けられている。該コネクタホルダー428は、コネクタ425、427がビス止めされるホルダー主体429と、ほぼ中央に透孔430を有しホルダー主体429の両横に突設した板状の取着片431と、該取着片431の透孔430に装着した周知のボタン形パネルファスナー432(商品名「ナイラッチ」：登録商標)と、後述するユニット側ガイド部452とからなり、図4に示すように配線中継部材113の支持筒128の先に取着片431を当て、該取着片431のボタン形パネルファスナー432を支持筒128に差し込んでロックしてある。従ってコネクタホルダー428が固定手段たる支持筒128に固定され、ひいては配線中継部材113に固定されるため、コネクタ425、427とコネクタ124、125の結合が外れない。

#### 【0111】

[配線中継基板ーコネクタ425、427ー仮止め棚]

上記のようにコネクタ425、427は配線中継部材113のコネクタ124、125

10

20

30

40

50

に接続されているが、ケース部材４００が外本体１００に組み込まれる前、つまり遊技ユニット５０単体で工場出荷から設置完了までの間、コネクタ４２５、４２７は、ケース部材４００に設けた仮止め棚４１８に仮止めされている。

#### 【０１１２】

仮止め棚４１８は、図４及び図８に示したようにケース部材４００の内側から配線窓４１１（図７参照）に向かわせた棚板状の部材であり、コネクタホルダー４２８を載置するほぼ水平なベンチ部４３３と、そのベンチ部４３３の両端に立設したベンチ側板４３４と、各ベンチ側板４３４に突設した３本の内向き爪片４３５、４３５、４３５とを有する。この内向き爪片４３５、４３５、４３５の中央の１本と他の上下の２本との間にはコネクタホルダー４２８の取着片４３１が嵌まり得る間隔が設けてある。なお、一方のベンチ側板４３４は、先端に指掛部４３６を延設した薄板構造であって、指掛部４３６に指を掛け図４（ｂ）矢示Ｘ方向に力を加えることにより一端支持の板バネのごとく外向きに反らせ得るようになっており、その反らせた状態で内向き爪片４３５、４３５、４３５からコネクタホルダー４２８の取着片４３１が簡単に外れるようになっている。

10

#### 【０１１３】

しかして、仮止め棚４１８のベンチ部４３３にコネクタホルダー４２８を載置し、該コネクタホルダー４２８の取着片４３１をベンチ側板４３４の内向き爪片４３５、４３５、４３５の間に嵌めることによってコネクタホルダー４２８が仮止め棚４１８に仮止めされる。もちろん仮止めと言っても、ケース部材４００の輸送中にコネクタホルダー４２８が仮止め棚４１８から外れない強度を有する設定になっており、従ってケース部材４００が外本体１００に組み込まれる前までは、コネクタホルダー４２８と一体のコネクタ４２５、４２７はケース部材４００に設けた仮止め棚４１８に仮止めされて動かない。よってケース部材４００を輸送したり、ケース部材４００を外本体１００に組み込む作業の最中に、ハーネス４２４、４２５の先にあるコネクタ４２５、４２７が、ケース部材４００内の部品に当たってその部品はもちろん、自らも損傷する、というようなおそれがない。

20

#### 【０１１４】

そして、図４（ｂ）→図４（ａ）に示すように、ケース部材４００を外本体１００に固定した後の配線工程で、上記のように一方のベンチ側板４３４を外向きに反らせてコネクタホルダー４２８を仮止め棚４１８から外し、そのコネクタホルダー４２８を自己の取着片４３１が配線中継部材１１３の支持筒１２８に当たる位置まで移動させれば、コネクタ４２５、４２７が配線中継部材１１３のコネクタ１２４、１２５に嵌まるから（その詳細は後述する。）、その状態で取着片４３１のボタン形パネルファスナー４３２を押し込んで取着片４３１を支持筒１２８にロックする。

30

#### 【０１１５】

以上のようにして配線中継部材１１３に取り付けたコネクタホルダー４２８は、外本体１００の背板１０４を支持基盤として安定し、ケース部材４００から離間して接触しないため、輸送時の振動等で外本体１００と遊技ユニット５０が相対的に動いても無理な負荷が加わらない。

#### 【０１１６】

ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。すなわち、本実施形態に係る遊技機（スロットマシン１）は、前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、前記ケース側配線類の先端に取り付けたコネクタと、該コネクタに取り付けたコネクタホルダーと、該コネクタホルダーを仮止めするためケース部材に設けた仮止め部材と、前記コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、を有する。そして、遊技ユニットを外本体に装着する前の状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材に仮止めし、遊技ユニットを外本体に装着した状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材から固定

40

50

手段に付け替えてコネクタホルダーのコネクタを配線中継部材に接続するようにしたことを特徴とする。

#### 【0117】

上記のスロットマシン1は、遊技ユニット50の外本体100への装着とコネクタ同士の結合とを別々に行うようにしたものであるが、これとは対照的に、例えば遊技ユニット50に直接コネクタを取り付け、遊技ユニット50を外本体100に押し込む動作で自動的にコネクタ同士を結合させる、という方式が考えられる。しかしこの方式は、質量の大きな遊技ユニット50が輸送中などに外本体100の内部で振動した場合、大きな負担がコネクタ結合部に掛かるため信頼性に不安があり、その対策にコストが掛かる課題がある。

10

#### 【0118】

また、上記のスロットマシン1は、外本体100に1枚の扉形前面部材200を取り付け、該扉形前面部材200に対して遊技ユニット50を物理的に独立させた構成であるが、これとは対照的に、扉形前面部材を上下2段に分割し、上部の扉形前面部材を遊技ユニット50側の部品とする遊技機も考えられる。しかし、このような遊技機では、遊技中に興奮した遊技者が上部の扉形前面部材を叩いた場合にコネクタ結合部に直接衝撃が加わるためコネクタの結合が不安定になるおそれがあり、さらに上下の扉形前面部材同士の継ぎ目に対し新たな防犯構造を要する課題がある。

#### 【0119】

これに対し上記のスロットマシン1は、外本体100に1枚の扉形前面部材200を取り付け、該扉形前面部材200に対して遊技ユニット50を物理的に独立させた構成であり、さらに、コネクタホルダー428を配線中継部材113に接続した後、該コネクタホルダー428は、外本体100に固定した部品（配線中継部材113）と結合し遊技ユニット50から離間した独立構造になっているため、プリント基板にハンダ付けして用いる低コストで一般的なコネクタを使用した場合でも、輸送中においても、遊技中においても信頼性・耐久性に不安がない。また、遊技ユニット50のみが機種変更時の交換対象であり、扉形前面部材200は交換対象とならないため、機種変更のための遊技場の負担も軽くなる。

20

#### 【0120】

[コネクタ425、427とコネクタ124、125の結合]

30

前記のようにコネクタ425及びコネクタ427は、1つのコネクタホルダー428に取り付けられている。こうすることによりコネクタホルダー428を配線中継部材113の所定の位置にセットする1回の動作で2つのコネクタ425、427の接続が完了する。しかし現実の問題として、2つのコネクタ425、427とコネクタホルダー428という独立した要素を寄せ集めて一体にする構造では、コネクタ425、427とコネクタ124、125の「正確な位置決め」という困難な問題に直面する。すなわち2つのコネクタ425、427と配線中継部材113側のコネクタ124、125の4要素の位置決めが全て正確でなければ、コネクタ425、124とコネクタ427、125の一括結合は不可能であるのに、そのような位置決めを量産品レベルのコストで達成するのは困難だからである。そのような問題を解決する1つの手段として、プリント基板にハンダ付けすることなく結合時の融通性を高める機構を施したいいわゆるドロワーコネクタを使用する方法が考えられるが、ドロワーコネクタ自体が高価であるため、まだコスト面の負担が大きい。

40

#### 【0121】

これに対し本例の配線手段では、基板支持部材たる配線中継部材113のコネクタ基板122、123を分割してそれぞれにコネクタ124、125を装着し、そのコネクタ基板122、123の少なくとも一方を、配線中継部材113の取付板120とカバー体121の間の隙間に非固定的に納めてコネクタ427とコネクタ125の結合方向と直交する方向（ここでの「直交」は、厳密な90度にこだわらず、社会通念上のほぼ90度という程度の意味である。）に遊動可能状態にする手段を講じている。かかる構成においてコ

50

ネクタホルダー４２８の結合照準をコネクタ４２５とコネクタ１２４に定めた場合、もう一方のコネクタ４２７とコネクタ１２５の相対位置に若干の狂いがあっても、コネクタ基板１２３が遊動してその狂いを矯正すべく移動するから、コネクタ４２７とコネクタ１２５の結合も可能になる。これにより基板固着型で安価なＤＩＮ規格のコネクタで十分に対応できる。

#### 【０１２２】

ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。すなわち、本実施形態に係る遊技機（スロットマシン１）は、２以上の配線用のコネクタと、その各コネクタと対をなす２以上の配線用のコネクタとを有する遊技機において、一方のコネクタグループを１つのコネクタホルダーに固着すると共にこれらと対をなす他のコネクタグループをコネクタ基板に装着し、さらにそのコネクタ基板をコネクタ毎に分割してその１つを基板支持部材に固定すると共に他のコネクタ基板を基板支持部材に対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする。

10

#### 【０１２３】

また、本実施形態に係る遊技機（スロットマシン１）は、前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、前記ケース側配線類の先端に取り付けた２系統以上のコネクタと、該２系統以上のコネクタをコネクタグループとして一括支持するコネクタホルダーと、該コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、前記２系統以上のコネクタグループの各コネクタと対をなしプリント基板に固着して使用する基板固着型のコネクタによる他のコネクタグループと、前記背板に取り付けた配線中継部材に取り付けられ、前記他のコネクタグループのコネクタを固着してなるコネクタ接続用端子基板と、を有し、該コネクタ接続用端子基板をコネクタ毎に分割してその１つを前記配線中継部材に固定すると共に他のコネクタ接続用端子基板を配線中継部材に対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする。

20

#### 【０１２４】

また、本実施形態に係る遊技機（スロットマシン１）は、２以上の配線用のコネクタと、その各コネクタと対をなす２以上の配線用のコネクタとを有する遊技機において、一方のコネクタグループをコネクタ基板を介して基板支持部材に固着すると共にこれらと対をなす他のコネクタグループを１つのコネクタホルダーに装着し、さらにそのコネクタホルダーに対しコネクタグループの中の１つのコネクタを固定すると共に他のコネクタをコネクタホルダーに対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする。

30

#### 【０１２５】

また、本実施形態に係る遊技機（スロットマシン１）は、前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、前記ケース側配線類の先端に取り付けた２系統以上のコネクタと、該２系統以上のコネクタをコネクタグループとして一括支持するコネクタホルダーと、該コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、前記２系統以上のコネクタグループの各コネクタと対をなしプリント基板に固着して使用する基板固着型のコネクタによる他のコネクタグループと、前記背板に取り付けた配線中継部材に取り付けられ、前記他のコネクタグループのコネクタを固着してなるコネクタ接続用端子基板と、を有し、前記コネクタホルダーに対しコネクタグループの中の１つのコネクタを固定すると共に他のコネクタをコネクタホルダーに対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動

40

50

可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする。

#### 【0126】

以上の遊技機（スロットマシン1）は、固定したコネクタ接続用端子基板のコネクタに照準を合わせてコネクタホルダーを操作するようにすれば、他のコネクタ同士の相対位置に製造誤差等で若干の狂いがあっても、非固定のコネクタ接続用端子基板がコネクタごと遊動してその狂いを矯正すべく移動し誤差を吸収するから、結合照準でないコネクタ同士の結合も可能になる。従って1つのコネクタホルダーを用いて複数系統のコネクタの一括接続が可能である。しかも使用しているコネクタは、プリント基板にハンダ付けして用いるような汎用的で安価な例えばD I N規格のものであり、コストも安い。

#### 【0127】

また、コネクタホルダーは、ナイラッチ（登録商標）等の固定手段で配線中継部材、ひいては該配線中継部材を介して外本体の背板に確実に固定される。一方、コネクタホルダーと遊技ユニットの間では、フレキシブルなハーネスを介してつながっているのみであり、遊技ユニットが動いたとしても、その動きはフレキシブルなハーネスが吸収するので、コネクタホルダーに動きは伝わらない。このため、たとえ輸送中の振動により外本体と遊技ユニットの間に相対的な動きが生じて、コネクタホルダーは、外本体のみと一緒に動き、遊技ユニットの干渉を受けないから、コネクタの結合部には全く負荷が掛からない。よってコネクタ結合の信頼性が非常に高い。

#### 【0128】

なお、実施形態のように、小さいコネクタ125に対応する小さいコネクタ基板123を遊動可能とし、大きいコネクタ425、コネクタ124同士を結合の基準に定める構成は、その逆の構成に比べてコネクタ425、124、427、125の結合が楽に行える。小さいコネクタ基板123の方が軽い力で扱えるため、狂いの自動矯正が容易だからである。また、本例では、コネクタ425、124の方がもう一方のコネクタ427、125より先に結合するようになっており、そうすることにより結合照準のコネクタ同士が合わせやすい。

#### 【0129】

また、凸形のコネクタ425、427の凸部先端の周縁角部及び／又は凹形のコネクタ124、125の差込口の周縁角部に面取り部（直線的な面取り、曲線的な面取りのいずれも可）を形成しておけば、面取り部のテーパに沿った誘導作用が、コネクタ同士の結合性をより良好にする。

#### 【0130】

また、実施形態のように、配線中継部材113のコネクタ基板122、123を遊動可能にする構成の他、コネクタホルダー428側のコネクタ425、427の何れか一方を遊動可能にすることも可能であり、その場合も上記と同様の作用効果が得られる。なお、かかるコネクタホルダー428の具体例を図12に示した。この例では、コネクタホルダー428のホルダー主体429に雌ねじ付きの受筒429aを突設し、一方、コネクタ427の両横に遊孔469aを有する耳片427bを形成し、コネクタホルダー428の受筒429aにコネクタ427の遊孔469aを遊嵌させ、座金付きのネジ469をもって耳片427bの抜け止めとしている。そうすることによりコネクタ427は、コネクタホルダー428に対し、遊孔469aと受筒429aの径の差の範囲で自由に遊動し得る。この場合のコネクタ基板122、123は、一体にして取付板120に固定すればよい。また、実施形態では2つのコネクタを1つのコネクタグループとして取り扱ったが、1つのコネクタグループのコネクタ数は2つ以上でもよい。

#### 【0131】

また、本例では、コネクタ124とコネクタ425、及びコネクタ125とコネクタ427との連結作業をさらに容易にするために、コネクタホルダー428の挿入方向を案内する機構を備えている。具体的に説明すると、図4（b）及び図9に示すように、外本体100の背板104において、コネクタ基板122及びコネクタ基板123を覆うように樹脂製のカバー体121が設けられていることは、前述した通りであるが、このカバー体

10

20

30

40

50

121には、コネクタホルダー428側に向って突出する本体側ガイド部453が形成されている。本体側ガイド部453は、開口126の下側に配置されており、横倒した四角柱状の外観を呈する突出部462と、左右方向の中央部分において上下方向に貫通するスリット状の本体側透孔461とから構成されている。なお、この本体側ガイド部453は、カバー体121と別々に形成し接着するようにしてもよいが、本例では、カバー体121と一体に形成されている。

#### 【0132】

一方、図4(b)及び図13に示すように、コネクタホルダー428の底面には、本体側ガイド部453と対向するようにユニット側ガイド部452が形成されている。ユニット側ガイド部452は、本体側ガイド部453の突出部462が挿入可能な穴部463を有する穴部形成部材464を備えている。つまり、カバー体121に形成された本体側ガイド部453と、コネクタホルダー428に設けられたユニット側ガイド部452との協働によって、外本体100側（配線中継部材113側）のコネクタ124、125（以下、「本体側コネクタ124等」という）と、コネクタホルダー428に組み付けられたコネクタ425、427（以下、ユニット側コネクタ425等）という）との連結作業を一層容易なものとしている。すなわち、配線中継部材113に固定された本体側コネクタ124等に対してユニット側コネクタ425等の嵌合方向が案内されるように構成されている。具体的には、図15に示すように、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等とを対向させた場合、穴部形成部材464における穴部463の開口部分と突出部462との距離mは、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等との距離nよりも短くなっており、突出部462の先端が穴部463に挿入され穴部463の周面に沿って相対的に摺動する途中で、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等とが当接し、さらに、図14に示すように突出部462の先端が穴部463の奥側まで挿入されると、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等とが連結されるようになっている。したがって、円滑に且つ容易に連結させることが可能になり、作業性を大幅に高めることができる。なお、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等とが完全に連結された状態でも、突出部462は穴部463の最も奥の壁には達しないようになっている。このため、突出部462の長さまたは穴部463の深さに製造上の誤差が生じて、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等との連結を確実に行うことが可能となる。また、コネクタホルダー428にユニット側ガイド部452を形成することから、一つのユニット側ガイド部452によって、複数のユニット側コネクタ425等の嵌合をまとめて案内することができる。

#### 【0133】

ところで、カバー体121に形成された突出部462とコネクタホルダー428に形成された穴部463とによって、ユニット側コネクタ425等の嵌合方向を案内するものでは、少なくとも突出部462の先端が本体側コネクタ124とユニット側コネクタ425との連結部分よりも前方に突出することになる。このため、突出部462がコネクタ124よりも上方に配置されたものでは、コネクタ124とコネクタ425との連結部分が突出部462によって部分的に遮られることになり、例えばコネクタ124とコネクタ425との間に異物が挟まっても気づかない虞がある。また、コネクタ同士の連結状態を視認させることが困難となる場合もある。これに対し、本例では、穴部463を形成するブロック状の穴部形成部材464をコネクタホルダー428の底面に配置しているため、突出部462または穴部形成部材464によってコネクタ124とコネクタ425との連結部分が遮蔽されてしまうことを防止でき、連結状態の目視確認を容易に行わせることが可能となる。

#### 【0134】

ところで、本体側コネクタ124等と、ユニット側コネクタ425等とを互いに分離可能な状態で連結するものにおいては、コネクタ124とコネクタ425、またはコネクタ125とコネクタ427とが互いに分離され、いずれかのコネクタに不正な制御手段や不正な部品が取り付けられるおそれ、すなわち不正な信号に基づいた遊技が行われるおそれ

10

20

30

40

50

がある。なお、この問題を解決するため、ユニット側コネクタ４２５等を、本体側コネクタ１２４等に連結した後、ユニット側コネクタ４２５等と本体側コネクタ１２４等とを分離不能な状態で固着させることも考えられるが、これによれば、遊技ユニット５０の取外しが極めて困難になり、遊技ユニット５０を交換可能とした利点がなくなる。

#### 【０１３５】

そこで、本例では、遊技ユニット５０が外本体１００内に收容され、且つユニット側コネクタ４２５等が本体側コネクタ１２４等に連結された後、図１６（ａ）に示すように、結束バンド４５４によってユニット側ガイド部４５２と本体側ガイド部４５３とを結束し、ユニット側コネクタ４２５等と本体側コネクタ１２４等との連結状態を保持するようにしている。特に、この結束バンド４５４は、痕跡生成部材からなり、ユニット側コネクタ４２５等と本体側コネクタ１２４等との連結状態が解除されると（すなわちユニット側コネクタ４２５等に対して別の不正部材を連結させることが可能な状態になると）、痕跡が残されるようになっている。

#### 【０１３６】

さらに詳しく説明すると、図１５に示すように、ユニット側ガイド部４５２またはコネクタホルダー４２８の少なくともいずれか一方にはユニット側透孔４６０が設けられ、本体側ガイド部４５３には、連結した際にユニット側透孔４６０に重ね合わすことが可能な本体側透孔４６１が設けられているため、ユニット側透孔４６０及び本体側透孔４６１を通して結束バンド４５４を結束させることにより、本体側ガイド部４５３に対してユニット側ガイド部４５２を固定させることができ、ひいてはユニット側コネクタ４２５等と本体側コネクタ１２４等との連結状態が保持される。結束バンド４５４は、図１６（ｂ）に示すように、鋸歯状列歯を片面側に設けたバンド部４５５と、バンド部４５５の一端側に設けられバンド部４５５を挿入させることが可能な挿通孔を有する頭部４５６と、その頭部４５６における挿通孔の内部に形成され、バンド部４５５の鋸歯状列歯に係止可能で且つ係止後の解除操作が不能な係止爪４５７と、バンド部４５５の延長上に形成されロゴが刻印されたロゴ表示部４５８とを具備して構成されている。このため、図１６（ａ）及び図１７に示すように、ユニット側透孔４６０及び本体側透孔４６１に結束バンド４５４のバンド部４５５を通し、その後、そのバンド部４５５を頭部４５６の挿通孔に挿入させると、バンド部４５５の片面側に形成された鋸歯状列歯が、挿通孔の内部に形成された係止爪４５７に係止され、本体側ガイド部４５３とユニット側ガイド部４５２とが結束される。

#### 【０１３７】

そして、挿通孔に対しバンド部４５５を深く挿入するほど環状の部分（結束部分）が収縮され、締付力が強くなる。特に、係止爪４５７は、鋸歯状列歯を一旦係止させると、その後の解除操作ができないように構成されているため、ユニット側コネクタ４２５等と本体側コネクタ１２４等との連結状態が保持され、不正行為を防止することが可能になる。また、結束バンド４５４が切断された場合には、本体側コネクタ１２４等からユニット側コネクタ４２５等を外すことが可能になるが、この場合には、結束バンド４５４が切断されたという痕跡が残ることから、不正な行為が行われたか否かを把握することが可能になる。なお、遊技店舗において旧機種 of 遊技ユニットを取外す際には、結束バンド４５４を鋏等で切断するだけでよいことから、交換時における作業者の負担を軽減することができる。

#### 【０１３８】

なお、本例の結束バンド４５４は、ロゴ表示部４５８に特定のロゴが刻印されているため、譬え、不正行為が行われた後に別の結束バンドを用いて元の状態に戻したとしても、結束バンドの種類が異なることから、不正行為が行われたことを把握させることができる。また、この結束バンド４５４は、蛍光色の部材からなるため、ケース部材４００の中に配置された他の部材よりも目立たせることができ、ユニット側コネクタ４２５等と本体側コネクタ１２４等との連結状態が解除されたか否かを明瞭に認識させることが可能になる。また、ケース部材４００は透明部材から形成されているため、画像表示体５００によ

てケース部材４００の前面が閉鎖された状態でも、結束バンド４５４の状態を、ケース部材４００の外部から視認することができる。

【０１３９】

また、図１３に示すように、ユニット側透孔４６０は、穴部形成部材４６４の後端側に形成された切欠状の溝部４６０ａと、その溝部４６０ａに連通するとともにコネクタホルダー４２８に穿設された貫通孔４６０ｂとからなる。このため、図１４に示すように、穴部形成部材４６４の中に、本体側透孔４６１を有する本体側ガイド部４５３を挿入させると、これらの貫通孔４６０ｂ及び溝部４６０ａと本体側透孔４６１とを通して結束バンド４５４を上下方向に挿通させるとともに、穴部形成部材４６４の外周面に沿って結束バンド４５４を締め付けることが可能になる。特に、コネクタホルダー４２８だけではなく穴部形成部材４６４の後端側にも結束バンド４５４が通される切欠状の溝部４６０ａが形成されているため、穴部形成部材４６４をコネクタ４２５の奥側（連結部分側）に形成した場合でも、結束バンド４５４の挿通位置を前方側（作業側）に近づけることができ、作業性を向上することが可能になる。また、穴部形成部材４６４の厚みが比較的大きな場合でも、穴部形成部材４６４に形成された溝部４６０ａは後端が開放された形状であることから、穴部形成部材４６４に対し結束バンド４５４を容易に挿入させることができる。

10

【０１４０】

また、穴部形成部材４６４に形成された溝部４６０ａの横幅寸法が、結束バンド４５４の横幅に略一致しているため、溝部４６０ａに挿入された結束バンド４５４の動き、特に左右方向の遊動を防止することができる。つまり、穴部形成部材４６４によって結束バンド４５４の位置決めが行われるため、適切な位置に安定した状態で結束させることが可能になる。

20

【０１４１】

また、図１４に示すようにコネクタホルダー４２８の上面側には、ユニット側透孔４６０（特に貫通孔４６０ｂ）に向って下り傾斜した進入ガイド部４６５が形成されており、結束バンド４５４を取着させる際、コネクタホルダー４２８の前側から貫通孔４６０ｂに向って結束バンド４５４の進入方向が案内される。このため、貫通孔４６０ｂがコネクタホルダー４２８の奥側に形成されている場合でも、結束バンド４５４の先端を比較的容易に貫通孔４６０ｂに到達させることが可能となり、ひいては作業性をさらに高めることができる。

30

【０１４２】

また、図１３に示すように、穴部形成部材４６４の底面及び前面には送出ガイド部４６６が形成されており、ユニット側透孔４６０を挿通した後の結束バンド４５４の先端が、穴部形成部材４６４の前方に向って案内される。このため、貫通孔４６０ｂに挿通した結束バンド４５４を引き出す等の作業を行わなくても、自然に前方に向って送り出され、穴部形成部材４６４を囲むように環状に配設させることが可能になる。したがって、結束作業を一層容易に行わせることが可能になる。なお、送出ガイド部４６６は、略円弧状の誘導面４６７と、その誘導面４６７に沿って形成された堤部４６８とを具備して構成されている。このため、略円弧状の誘導面４６７に沿って結束バンド４５４を滑らかに送り出すことが可能になる。

40

【０１４３】

なお、ユニット側コネクタ４２５等に接続されたハーネス４２４（図１１参照）は、ユニット側透孔４６０の穿設方向と略平行に配線されている。具体的には、ハーネス４２４が、ユニット側コネクタ４２５等の取付方向に対して垂直である上方に向って繰出されている。このため、ユニット側透孔４６０に挿入される結束バンド４５４とハーネス４２４とが交差することを回避でき、ひいては結束バンド４５４による結束作業がハーネス４２４の存在によって困難となることを防止できる。

【０１４４】

ところで、結束バンド４５４によってユニット側ガイド部４５２と本体側ガイド部４５３とが合致された状態に保持されていても、ユニット側ガイド部４５２が形成されたコネ

50

クタホルダー４２８に対してユニット側コネクタ４２５等が着脱可能に取り付けられている場合には、結束バンド４５４を切断することなく、ユニット側コネクタ４２５等を本体側コネクタ１２４等から外すことが可能になる。

#### 【０１４５】

これに対し、本例によれば、図１１に示すように、複数のユニット側コネクタ４２５等が、ネジ４６９によってコネクタホルダー４２８に取付けられているが、このネジ４６９は、図４に示すように、コネクタホルダー４２８において本体側コネクタ１２４等と対向する面にねじ込まれているため、本体側コネクタ１２４等とユニット側コネクタ４２５等とを分離させない限り、ネジ４６９を緩めることができなくなる。したがって、「本体側ガイド部４５３に対するユニット側ガイド部４５２の固定状態を保持したまま、ユニット側コネクタ４２５等を本体側コネクタ１２４等から抜き取ること」が防止される。

10

#### 【０１４６】

一方、図９に示すように、外本体１００では、本体側ガイド部４５３を形成したカバー体１２１が、コネクタ基板１２２等を覆っているため、カバー体１２１を外すことなく、コネクタ基板１２２等を外本体１００から取り外すことができなくなる。したがって、防犯効果をさらに高めることができる。特に、カバー体１２１は、コネクタ基板１２２等に対しネジ（図示しない）を用いて取付けられているが、そのネジは、コネクタホルダー４２８と対向する位置に穿設された透孔１３４ａを通してねじ込まれているため、本体側コネクタ１２４等とユニット側コネクタ４２５等とを分離させない限り、ネジを緩めることができなくなる。つまり、ユニット側コネクタ４２５等が本体側コネクタ１２４等に連結された状態では、ネジがねじ込まれた部分に対してドライバー等の工具を挿入させることができないようになっている。したがって、「本体側ガイド部４５３に対するユニット側ガイド部４５２の固定状態を保持したまま、カバー体１２１をコネクタ基板１２２等から外すこと」が防止される。

20

#### 【０１４７】

また、図４に示すように、遊技ユニット５０におけるケース部材４００内に棚状の仮止め棚４１８が形成されていることは前述した通りであるが、仮止め棚４１８におけるベンチ部４３３とベンチ側板４３４とによってコネクタホルダー４２８の可動範囲が制限されるようになっている。このため、ユニット側コネクタ４２５等を本体側コネクタ１２４等に連結させる際に、まず、ベンチ部４３３及びベンチ側板４３４によってコネクタホルダー４２８の大まかな位置決めがなされ、その後、本体側ガイド部４５３及びユニット側ガイド部４５２によって精度の高い位置決めがなされる。したがって、本体側ガイド部４５３及びユニット側ガイド部４５２が視認し難い位置に配置されていても、これらを容易に合致させることが可能となり、ひいてはユニット側コネクタ４２５等の嵌合方向を円滑に案内することが可能となる。

30

#### 【０１４８】

以上のように構成されるスロットマシン１は、ケース部材４００を外本体１００に装着し、必要な配線を完了した完成品の状態で工場から出荷される。そして、その完成品のまま遊技場の遊技機設置島に取り付けられるが、外本体１００の天板１０３と遊技機設置島の上栈（図示しない）とを木ねじ等の固定部材で止める場合は、扉形前面部材２００と画像表示体５００を開放し、外本体１００の貫通孔１３２に対しケース部材４００の内側から天窓部４４３越しに木ネジ（図示しない）を挿通させ、さらにドライバー等の工具で天窓部４４３越しに固定部材を締め付けて外本体１００の天板１０３と遊技機設置島の上栈とを固定的に連結する。なお、貫通孔１３２は複数設けられているため、必要に応じてその中から任意に選択して使用することができる。例えば、上栈（図示せず）の位置やサイズにばらつきがあってもその上栈に対応する貫通孔１３２を選択することができる。また、遊技機をまるごと入れ替える場合に、使用する貫通孔１３２を変更すれば、上栈の同じ位置に固定部材の穴が開く弊害（いわゆる、ばか穴化）が防止できる。

40

#### 【０１４９】

ところで、図３に示したように外本体１００とケース部材４００の間には隙間Ｓが形成

50

されており、画像表示体500等から発生した熱が画像表示体500の冷却ファン（図示せず）で煽られ、ケース部材400の天窓部443から前記隙間Sを通過して背板104の通気口133（図1参照）に至り、そこから遊技機設置島の内部に抜ける。このとき背板104とケース部材400の間に配線中継部材113がありこれが障壁のごとく作用して前記隙間Sを広範囲に塞ぐから、隙間Sを流れる熱気がこの部分で遮られ、配線中継部材113より上方にある背板104の通気口133から積極的に外部に放出される。従って放熱効果が高い。

#### 【0150】

続いて、連結具の他の例について、図45乃至図49に基づき説明する。ここで、図45は連結具80の作動状態を示す斜視図、図46は連結具80における要部の構成を示す斜視図、図47は連結具80の分解斜視図、図48は連結具80を裏側から見た背面図、図49は連結具80の作動状態を示す図48のA-A線相当断面図である。

10

#### 【0151】

図45乃至図47に示すように、連結具80は、画像表示体500の裏面に形成された溝状の収容部500b内に、大部分が埋込まれた状態で配置されている。つまり、画像表示体500の背面からあまり突出することない状態で設けられている。また、この連結具80は、ケース部材400が外本体100内に装着され、しかもケース部材400の開口が画像表示体500によって閉じられた状態では操作できないように、画像表示体500の回動外縁部分に設けられている。このため、画像表示体500を開いた状態で連結具80を止め軸703に連結することが必要となり、ひいてはロック片421の解除を忘れたまま連結具80を連結すること、すなわち扉形前面部材200及び画像表示体500が開けられなくなる事態が発生すること、を未然に防ぐことができる。

20

#### 【0152】

連結具80は、連結具700と同様、画像表示体500の回動外縁から突出し、先端側が止め軸703に対して回転自在に連結される樹脂製の連結杆800と、その連結杆800を、画像表示体500における回転軌跡の径方向に沿って摺動可能に支持する摺動案内部材801とを具備して構成されている。つまり、連結杆800を突出方向に対して出沒可能に支持することにより、扉形前面部材200の回動に伴って扉形前面部材200の回動外縁側と画像表示体500の回動外縁側との距離が変化しても、連結杆800の摺動によって連結状態を保持することを可能にしている。

30

#### 【0153】

また、本例の連結具80には、画像表示体500と連結杆800との間に伸縮アーム820が介在されている。伸縮アーム820は、回動軌跡の径方向に折れ曲がり可能に構成されており、伸縮アーム820が伸びると、図45（b）及び図49（b）に示すように、連結杆800が突出方向に飛び出した状態となり、一方、伸縮アーム820が縮むと、図45（a）または図49（a）に示すように、連結杆800が没入した状態となる。

#### 【0154】

次に、連結杆800、摺動案内部材801、及び伸縮アーム820の構成について詳細に説明する。連結杆800は、図47に示すように、全体的に略棒状の形状を呈し、基部800a側には円形の軸孔部800dが穿設され、先端側には長手方向が長径となる長孔形状の軸孔部800cが穿設されている。なお、基部800a側と先端側では上面の高さが等しいが、基部800a側から長手方向の略中央部分にわたって、高さ方向の厚みが約1/2となっており、底上げした形態となっている。つまり、基部800aの下部に空間を形成することにより、伸縮アーム820の一部をもぐり込ませることを可能にし、ひいては伸縮アーム820が折れ曲がった際に伸縮アーム820と基部800aとが部分的に重なりあっても、高さ方向の厚みが大きくなり過ぎないようにしている。特に、基部800aの側面（図49（b）では下側の面）には、半円状の切欠部800eが形成されており、後述する第二腕部820bの先端側に形成された連結部分の一部を収容可能としている。

40

#### 【0155】

50

また、連結杆 800 の先端側には、連結杆 800 の側面から回転軌跡の周方向に向って突出した突出補強部材 800b が形成されている。この突出補強部材 800b は、扉形前面部材 200 が開放位置から閉鎖位置に回転する際、すなわち扉形前面部材 200 を閉じる際、止め軸 703（図 41 参照）が支持されたベース部材 215a に当接し回転中心方向に押圧される位置に形成されている。このため、扉形前面部材 200 を閉じる際に、止め軸 703 のみによって連結杆 800 を押圧するものに比べ、止め軸 703 及び連結杆 800 に加わる荷重を分散することができ、荷重の集中による止め軸 703 または連結杆 800 の破損を抑制することができる。

#### 【0156】

一方、摺動案内部材 801 は、連結杆 800 を回転軌跡の径方向に案内するための部材であり、樹脂で形成され、画像表示体 500 に対向する面が開放された断面略コ字形の形状を呈するガイド部分 801a と、その先端側の裏面縁部から上下方向に延出された一对のフランジ部 801b とを具備して構成されている。なお、フランジ部 801b は、図 45 に示すように、溝状の収容部 500b からはみ出した状態で画像表示体 500 の裏面に取付けられており、夫々の中央部分には、取付けネジを挿通させるための貫通孔が穿設されている。

#### 【0157】

また、図 47 及び図 49 に示すように、摺動案内部材 801 の側面には、伸縮アーム 820 が貫通する長形状の開口部 801c が長手方向に沿って形成されており、特に、その中央部分には、伸縮アーム 820 の連結部分を収容可能とする半円形の切欠 801d が底面にまで及んで形成されている。なお、この切欠 801d は、連結杆 800 が没入状態となった場合に、連結杆 800 に形成された切欠 800e と上下方向において合致する位置に形成されており、その重なった状態において連結部分が挿入されるようになっている。

#### 【0158】

伸縮アーム 820 は、画像表示体 500 の裏面に固定された支持軸 830（図 45 参照）に対し一端側が軸支された第一腕部 820a と、両端側が第一腕部 820a の先端側及び連結杆 800 の基部 800a に夫々軸支された第二腕部 820b とからなり、「く」の字形に折れ曲がるように構成されている。さらに詳しく説明すると、第一腕部 820a は、基端側に平面視 C 字形の支持環 820c を備えており、支持軸 830 に対し回転可能に外嵌されている。なお、支持軸 830 の位置は、連結杆 800 の摺動直線上（すなわち摺動案内部材 801 の内部）から後側に逸脱した位置に設定されており、連結杆 800 が最も突出した状態（図 49（b）参照）では連結杆 800 の長手方向と第一腕部 820a の長手方向とが略平行となり、一方、連結杆 800 が没入した状態（図 49（a）参照）では、第一腕部 820a の先端側が連結杆 800 に食い込んだ状態となる。なお、第一腕部 820a の先端側には、支持環 820c と略同径の連結部分が形成され、その内部に軸孔部 820d が形成されている。

#### 【0159】

第二腕部 820b は、平面視が眼鏡形の形状を呈しており、その両端側には、軸孔部 820d と同径の軸孔部 820e、820f を有する連結部分が形成されている。そして、第一腕部 820a の軸孔部 820d と第二腕部 820b の軸孔部 820e とが回転軸 821a を介して互いに回転可能に連結され、第二腕部 820b の軸孔部 820f と連結杆 800 の軸孔部 800d とが回転軸 821b を介して互いに回転可能に連結されている。なお、第二腕部 820b の高さ方向の厚みは第一腕部 820a よりも薄くなっており、連結杆 800 の下部に形成された空間に潜り込むことが可能になっている。

#### 【0160】

このように、伸縮アーム 820 は、回転軌跡の径方向に折れ曲がり可能に構成されているため、折り畳まれると連結杆 800 の長手方向における寸法を短くすることが可能になる。特に、支持軸 830 が連結杆 800 の摺動直線上から外れた位置に配置されているため、伸縮アーム 820 を没入させる際、すなわち伸縮アーム 820 が折り畳まれる際、連

10

20

30

40

50

結杆 800 を摺動案内部材 801 の一番奥まで挿入させることが可能となる。

#### 【0161】

ところで、連結杆 800 は、回転軸 821b を中心として、画像表示体 500 の回転軌跡と同方向に所定範囲内で揺動可能に支持されている。また、図 49 に示すように、摺動案内部材 801 における内幅 M は、連結杆 800 の横幅 W よりも幾分大きくなるように設定されている。このため、揺動規制部 805 によって制限された回動範囲内で連結杆 800 を揺動させることができ、連結杆 800 の突出方向を変化させることが可能となる。したがって、扉形前面部材 200 の回動中に、画像表示体 500 の回動外縁に対する扉形前面部材 200 の相対位置が変化しても、連結杆 800 に無理な力が加わることを抑制でき、回動中における連結杆 800 の反りや破損を防止することができる。

10

#### 【0162】

なお、揺動規制部 805 は、摺動案内部材 801 の先端側に設けられており、連結杆 800 の突出長さが短くなるほど、揺動可能範囲が狭くなるように構成されている。つまり、画像表示体 500 の回動外縁側と扉形前面部材 200 の回動外縁側との距離は、扉形前面部材 200 の開放角度が大きくなるほど長くなる傾向にある（換言すれば、扉形前面部材 200 の開放角度が小さくなるほど短くなる傾向にある）が、これに対し本例では、扉形前面部材 200 が閉鎖位置に近づくほど揺動可能範囲が狭くなるため、夫々の開度状態に応じた適切な範囲内の揺動のみを許容することとなる。このため、扉形前面部材 200 の回動中における画像表示体 500 のガタツキを極力抑え、安定した状態で回動させることができる。

20

#### 【0163】

また、図 45 に示すように画像表示体 500 の回動外縁には、外方向に突出した制動部材 500c が形成されている。また、連結杆 800 の側面には、突出補強部材 800b とは反対側に突出した突出部 800f が形成されており、図 49 (a) に示すように、画像表示体 500 が閉鎖位置になると（すなわち連結杆 800 が没入位置になると）、制動部材 500c と突出部 800f とが互いに当接するように位置が設定されている。これにより、画像表示体 500 が閉じられた際に連結杆 800 の揺動を阻止することが可能になり、ひいては画像表示体 500 が閉じられた使用可能状態では、画像表示体 500 を定位置に保持することができ、遊技中の振動による異音の発生を防止することができる。

30

#### 【0164】

また、図 46 に示すように、摺動案内部材 801 の基部側面には、弾性的な片持ち梁式のストッパ 801s が形成されている。ストッパ 801s は止め軸 703 から外した連結杆 800 を摺動案内部材 801 の内部に納めて保持するためのものであり、連結杆 800 の基部 800a 側の円形部分に係合して連結杆 800 の盲動を防止する。

#### 【0165】

このように、本例のスロットマシン 1 によれば、機種を変更する場合、外本体 100 及び扉形前面部材 200 をそのまま利用し、主制御基板 409 と周辺制御基板 510 とを含む、必要最小限の構成のみを交換することが可能になる。したがって、機種変更にかかる費用の負担を軽減するとともに、交換部分の小型化及び軽量化が図れることから運搬や設置における作業性が向上する。特に、ユニットごと交換することから、取扱いが容易となり、遊技店舗においても速やかに交換することが可能になる。

40

#### 【0166】

また、本例のスロットマシン 1 によれば、主制御基板 409 及び周辺制御基板 510 に接続された複数のユニット側コネクタ 425 等が配置されており、本体側コネクタ 124 等に着脱可能に連結させることが可能になっている。特に複数の本体側コネクタ 124 等は、外本体 100 内で 1 箇所に集められて配置されており、一方、複数のユニット側コネクタ 425 等は、一つのコネクタホルダー 428 によって纏めて支持されているため、一回の操作によって、複数組のコネクタを同時に連結させることが可能となり、連結に関する作業性を高めることができる。

#### 【0167】

50

また、本例のスロットマシン1によれば、外本体100に固定された本体側コネクタ124等に対してユニット側コネクタ425等の嵌合方向が案内されるように構成されているため、円滑に且つ容易に連結させることが可能になり、作業性を大幅に高めることができる。なお、コネクタホルダー428にユニット側ガイド部452を形成することから、一つのユニット側ガイド部452によって、二つのユニット側コネクタ425、427の嵌合を案内することができ、夫々のユニット側コネクタ及び本体側コネクタにガイド部を形成するものに比べ、比較的簡単な構成で実現することが可能になる。

#### 【0168】

また、本例のスロットマシン1によれば、ユニット側コネクタ425等と本体側コネクタ124等との連結状態を結束バンド454によって保持することから、結束バンド454の状態を視認させることにより、本体側コネクタ124等からユニット側コネクタ425等が外されたことを遊技店舗等において把握させることが可能になる。したがって、不正な行為によって制御の内容が変更されることを抑制でき、主制御基板409等における信頼性を確保することができる。特に、ユニット側透孔460及び本体側透孔461を通して結束バンド454を結束させることにより、本体側ガイド部453に対してユニット側ガイド部452を固定させることから、極めて簡単な構成で連結状態を保持することができるとともに、結束バンド454の状態によって不正な行為を容易に把握させることができる。なお、遊技店舗において旧機種 of 遊技ユニット50を取外す際には、結束バンド454を鉋等で切断するだけでよいことから、交換時における作業者の負担を軽減することができる。

#### 【0169】

また、本例のスロットマシン1によれば、コネクタホルダー428だけではなくユニット側ガイド部452となる穴部形成部材464の後端側にも結束バンド454が通される切欠状の溝部460aが形成されているため、穴部形成部材464をコネクタホルダー428の奥側に形成した場合でも、結束バンド454の挿通位置を作業者側に近づけることができ、作業性を向上することができる。また、穴部形成部材464の厚みが比較的大きな場合でも、穴部形成部材464に対し結束バンド454を容易に挿入させることができる。

#### 【0170】

また、本例のスロットマシン1によれば、コネクタホルダー428の上面に進入ガイド部465が形成されているため、ユニット側透孔460がコネクタホルダー428の奥側に形成されている場合でも、結束バンド454の先端を比較的容易にユニット側透孔460に到達させることが可能となり、ひいては作業性をさらに高めることができる。また、穴部形成部材464に送出ガイド部466が形成されているため、ユニット側透孔460に挿通した結束バンド454を引き出す等の作業を行わなくても、自然に前方に向かって送り出され、穴部形成部材464を囲むように環状に配設させることが可能になる。したがって、結束作業を一層容易に行わせることが可能になる。

#### 【0171】

また、本例のスロットマシン1によれば、コネクタホルダー428に対してユニット側コネクタ425等を固定するネジ469が、コネクタホルダー428において本体側コネクタ124等と対向する面にねじ込まれているため、本体側ガイド部453に対するユニット側ガイド部452の固定状態を保持したままユニット側コネクタ425等を本体側コネクタ124等から抜き取る、という不正操作が防止される。

#### 【0172】

また、本例のスロットマシン1によれば、カバー体121に本体側ガイド部453を形成することから、専用の本体側固定部材を別途設けなくても、ユニット側コネクタ425等の嵌合方向を案内することができ、全体の構成を一層簡単にすることができる。また、カバー体121は、コネクタ基板122等を覆っているため、カバー体121を外すことなく、コネクタ基板122を外本体100から取り外すことができなくなる。したがって、防犯効果をさらに高めることができる。また、カバー体121を固定するネジは、コ

ネクタホルダー４２８と対向する位置にねじ込まれているため、本体側ガイド部４５３に対するユニット側ガイド部４５２の固定状態を保持したまま、カバー体１２１をコネクタ１２４から外すことが防止される。

【０１７３】

また、本例のスロットマシン１によれば、前面開閉部材５０１の回転方向を扉形前面部材２００の回転方向と同方向にし、扉形前面部材２００の横開き動作を前面開閉部材５０１に伝達する連結具８０を備えているため、一回の横開き操作によって外本体１００内は勿論、ケース部材４００の内部、特に結束バンド４５４の状態までも視認させることが可能になる。

【０１７４】

また、本例のスロットマシン１によれば、ケース部材４００の後面板内面に主制御基板４０９が組付けられ、その前方に配線作業空間４０８が形成されているため、ケース部材４００の内部に組付けられた主制御基板４０９に対しての配線作業が容易となる。特に、配線作業空間４０８とユニット側コネクタ４２５等とを隣接させた状態で配置することが可能となるため、これらを繋ぐハーネスの長さが短くなるとともに、配線作業空間４０８内で容易に連結作業を行うことが可能になる。

【０１７５】

さらに、本例のスロットマシン１によれば、前面開閉部材５０１の前面側に演出表示装置５９０が設けられているため、表示画面を比較的大きく形成し、迫力のある画像を明瞭に視認させることが可能になる。また、演出表示装置５９０に所定の演出を導出する周辺制御基板５１０が、前面開閉部材５０１の背面側に組付けられているため、演出表示装置５９０と周辺制御基板５１０とを一体的に構成することが可能になり、ひいては取扱いが容易になるとともに、ケース部材４００内での煩雑さを抑制できる。

【０１７６】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【０１７７】

上記実施形態では、本体側コネクタ及びユニット側コネクタとして、二組のコネクタを連結させるものを示したが、三組以上のコネクタを連結させるようにしてもよい。

【０１７８】

また、上記実施形態では、本体側ガイド部４５３に突出部４６２を形成し、ユニット側ガイド部４５２に穴部４６３を形成するものを示したが、突出部と孔部との関係が逆になってもよい。つまり、本体側ガイド部に孔部を形成し、その孔部に挿入される突出部をユニット側ガイド部に形成するようにしてもよい。また、上記実施形態では、ユニット側ガイド部４５２及び本体側ガイド部４５３を一組のみ形成するものを示したが、二組形成するようにしてもよい。

【０１７９】

また、上記実施形態では、連結状態保持手段として結束バンド４５４を用いるものを示したが、コネクタ同士の連結状態が解除された際に痕跡の残るもの、すなわち、破壊や切断しなければ連結状態を解除できない部材であれば、採用することができる。例えば、封印シールを用いることも可能であり、これによれば、極めて簡単な構成で連結状態を保持することが可能になる。ただし、封印シールを用いると、遊技ユニット５０を交換する場合に、コネクタに封印シールの痕跡が残ることから再利用が困難となる。

【０１８０】

また、上記実施形態では、前面開閉部材５０１に演出表示装置５９０を組付けるもの、すなわち演出表示装置５９０を遊技ユニット５０の一部として、交換可能に組込むものを示したが、演出表示装置５９０を扉形前面部材２００に組付けるようにしてもよい。これによれば、演出表示装置５９０を共通部品として扱うことが可能になる。なお、同じ演出表示装置５９０を採用しても、演出表示装置５９０に表示される演出（より詳しくは演出

10

20

30

40

50

表示装置 590 の表示画面に表示される演出のことであり、以下、「演出表示装置 590 に表示される演出」と省略することがある）を変化させることにより、コンセプトの異なった遊技機を提供することが可能になる。

#### 【0181】

また、上記実施形態の連結具 700、80 では、ロッド 702 及び連結杆 800 を、回転軌跡の径方向に摺動可能に支持し、扉形前面部材 200 の回動外縁と前面開閉部材 501 の回動外縁との距離の変化に応じて出沒させるものを示したが、前面開閉部材 501 の回動軌跡を扉形前面部材 200 の回転軸を回転中心とする回転軌跡に確実に一致させるように構成した場合には、扉形前面部材 200 及び前面開閉部材 501 の回動外縁同士を、摺動することのない連結杆によって連結するようにしてもよい。

10

#### 【0182】

##### 〔遊技ユニットの交換〕

遊技内容を変更する場合や、遊技機種を変更する場合には、外本体 100 及び扉形前面部材 200 に配設されている部材や電気部品を残してそのまま継続使用すると共に、遊技ユニット 50 のみを本体側（外本体 100 及び扉形前面部材 200）に対して取り外し、新たな遊技ユニット 50 を外本体 100 の内部に収納固定することになる。以下、遊技ユニット 50 を交換する場合の具体的な作業手順を説明する。

#### 【0183】

##### 〔遊技ユニットの外本体 100 からの取り外し〕

図 2 に示す扉形前面部材 200 の自由端側の一侧の錠装置 215 にキー（鍵）を挿入して右回りに回すと錠が外れ、扉形前面部材 200 を外本体 100 から開放させることができる。扉形前面部材 200 を外本体 100 に対して手前に引くと、扉形前面部材 200 が回転軸 100a（図 1、図 40 参照）を中心として外本体 100 に対して内部を開放する方向に回動する。このとき、画像表示体 500 は、連結具 700（図 40 及び図 41 参照）により、扉形前面部材 200 の支持片 215b に支持された止め軸 703 の下端部分と、画像表示体 500 の固定軸部材 701 内を摺動するロッド 702 に連結されていることにより、画像表示体 500 がヒンジ金具 420（図 39 及び図 40 参照）を中心に扉形前面部材 200 と一体となって回動する。これにより、ケース部材 400 の開口部 401 が露出した状態となる。

20

#### 【0184】

次に、ケース部材 400 の開口部 401 に手を入れ、その奥の配線作業空間 408 内のコネクタホルダー 428（図 4 参照）を配線中継部材 113 から外す。図 4 に示すように、コネクタホルダー 428 は左右のボタン形パネルファスナー 432、432 により配線中継部材 113 の支持筒 128、128 に固定されている。左右のボタン形パネルファスナー 432、432 を摘み、手前方向に 5mm ほど引くと、左右のボタン形パネルファスナー 432、432 と支持筒 128、128 との結合が外れる。そして、コネクタホルダー 428 の左右の取着片 431、431 を手で支持して手前方向に引くことにより、配線中継部材 113 のコネクタ 124 とコネクタホルダー 428 のコネクタ 425 とのコネクタ結合が外れると共に、配線中継部材 113 のコネクタ 125 とコネクタホルダー 428 のコネクタ 427 とのコネクタ結合が外れることにより、両コネクタ 425、427 を抜くことができる。配線中継部材 113 から取り外したコネクタホルダー 428 は、仮止め棚 418 のベンチ部 433 に配置するようにする（図 8 参照）。これにより、遊技ユニットを輸送中にコネクタホルダー 428 が移動したりすることがない。

30

40

#### 【0185】

次に、図 1 及び図 26 に示されている上部左右のストッパー 117 を遊技ユニットの内部から手で回してケース部材 400 の係止孔 442（図 7 参照）に係合しない位置に回動させる（ケース部材 400 の前方向への移動規制の解除）。また、下部のストッパー 117 を図 26 で 2 点鎖線で示される位置に回動させて倒す（ケース部材 400 の前方向への移動規制の解除）。

#### 【0186】

50

次に、図41における拡大図に示す連結具700の止め軸703をスプリング703aの付勢に抗して上方に持ち上げることにより、止め軸703とロッドとの係合を解除した状態とし、画像表示体500をヒンジ金具420を中心にケース部材400の開口部401を閉鎖する方向に回転させる。そして、画像表示体500でケース部材400の開口部401を閉鎖した状態とし、図6に示すロック片421を時計回りに回転させて、その先端を画像表示体500の裏側に突設した受部508に係合し、この状態で画像表示体500をケース部材400の開口部401の上部を閉じた位置にロックする。これにより、遊技ユニット50が外本体100の仕切板105（図1参照）に載っただけの状態となる。

#### 【0187】

次いで、前述のように、ケース部材400の開口部401上縁と、閉じた状態の画像表示体500の上縁との間の隙間10から補強部材407に指を掛けてケース部材400を引っ張り出すことにより、遊技ユニット50をケース部材400と共に外本体100に対して手前方向に引き出す。以上のようにして、遊技ユニット50を外本体100から取り外す。なお、新たな遊技ユニット50を外本体100の開口の内部に収納固定する手順は逆となる。

#### 【0188】

〔スロットマシンに配備される電気系統〕

次に、スロットマシン1に配備される電気系統について説明する。スロットマシン1の制御構成は、図50乃至図52に示すように、遊技ユニット50側に配備された主制御基板409及び周辺制御基板510から構成されており、各種制御が分担されている。図50は遊技ユニット50（図5に示されているように図柄変動表示装置300＋ケース部材400＋画像表示体500よりなる）側に配備された主制御基板409（図3及び図6参照）及び本体側（外本体100の背板104に配設された配線中継部材113）に配備された主中継基板122のブロック図である。また、図53は、配線中継部材113に収納される主中継基板122及び周辺中継基板123の正面図である。

#### 【0189】

〔主中継基板122〕

主中継基板122は、図53に示すように、電源基板112sとの接続用のコネクタCN1（以下、主中継基板122のコネクタCN1という）と、主制御基板409に繋がっているハーネス付きコネクタ425（図11参照）と接続されるコネクタ124（図9参照、以下、主中継基板122のコネクタCN2という）と、後述の扉形前面部材200の裏面に配備される主扉中継基板850と接続されるコネクタCN3（以下、主中継基板122のコネクタCN3という）と、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータ（図示せず）に対してスロットマシン1の遊技情報を出力するために中継する外部中継端子板131（図1参照）と接続されるコネクタCN4（以下、主中継基板122のコネクタCN4という）と、メダル放出装置110と接続されるコネクタCN5（以下、主中継基板122のコネクタCN5という）と、メダル用補助収納箱111の内部に配設されたメダル補助収納庫スイッチ111aと接続されるコネクタCN6（以下、主中継基板122のコネクタCN6という）と、扉開放検知スイッチ220と接続されるコネクタCN7（以下、主中継基板122のコネクタCN7という）とを備えている。主中継基板122は、単純に各種信号や電源電圧を素通りさせる中継（中継入力又は中継出力）の役割を果たす。なお、以下の説明では、基板毎にコネクタがあるので、符号「CN」は異なる基板で重複することがある。

#### 【0190】

図50の電源基板112sは、AC24V（2つの端子）を入力として、主制御基板409のメモリのバックアップ電源や各種の直流作動電源（+30V電源、+12V電源、+24V電源）を生成し、主中継基板122のコネクタCN1に供給する。なお、符号FG（1つの端子）は、図示しない電源ハーネスを介して遊技島設備のアースに接続される。また、筐体FG端子（1つの端子）は、遊技機本体の金属部分にアースとして接続され

10

20

30

40

50

る。

#### 【0191】

図54は、主中継基板122のコネクタCN1、CN4、CN5、CN6及びCN7のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。図50及び図54に示すように、主中継基板122のコネクタCN1（対電源基板112s）は12ピンで構成されている。コネクタCN1の1番ピン～5番ピンは何れもグラウンドGNDの中継入力である。6番ピンはバックアップ電源（－）（0V）の中継入力であり、7番ピン及び8番ピンはいずれも＋30V電源の中継入力であり、9番ピン及び10番ピンはいずれも＋12V電源の中継入力であり、11番ピンは＋24V電源の中継入力であり、12番ピンはバックアップ電源（＋）（＋5V）の中継入力である。

10

#### 【0192】

主中継基板122のコネクタCN4（対外部中継端子板131）は10ピンで構成されている。コネクタCN4の1番ピンは外部信号5の中継出力、2番ピンは外部信号4の中継出力、3番ピンは外部信号3の中継出力、4番ピンは外部信号2の中継出力、5番ピンは外部信号1の中継出力である。また、コネクタCN4の6番ピンはメダル払出信号の中継出力であり、7番ピンはメダル投入信号の中継出力である。さらに、コネクタCN4の8番ピン～10番ピンは何れも＋24V電源の中継出力である。

#### 【0193】

主中継基板122のコネクタCN5（対メダル放出装置110）は5ピンで構成されている。コネクタCN5の1番ピンはS＋5V（センサ用＋5V電源を意味する、以下、センサ用＋5V電源という）の中継出力であり、2番ピンは遊技メダル払出カウントスイッチ信号の中継入力であり、3番ピンはグラウンドGNDであり、4番ピンは遊技メダル払出ドライブ1の中継出力であり、5番ピンは遊技メダル払出ドライブ2の中継出力である。

20

#### 【0194】

主中継基板122のコネクタCN6（対メダル補助収納庫スイッチ111a）は2ピンで構成されている。コネクタCN5の1番ピンはオーバーフロースイッチ（メダル補助収納庫スイッチ111a）の信号の中継入力であり、2番ピンはグラウンドGNDである。また、主中継基板122のコネクタCN7（対扉開放検知スイッチ220）は2ピンで構成されている。コネクタCN7の1番ピンは扉開放検知スイッチ220の信号の中継入力であり、2番ピンはグラウンドGNDである。

30

#### 【0195】

図55は、主中継基板122のコネクタCN3のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。図50及び図55に示すように、主中継基板122のコネクタCN3は30ピンで構成され、主扉中継基板850に接続されている。図50において一点鎖線で囲われている「ドアブロック」で示されるように、主扉中継基板850及び主扉中継基板850にコネクタ接続されているメダルセレクト207、貯留メダル精算ボタン209、MAXベットボタン206、1ベットボタン205、始動レバー210、リール停止ボタン211（211a～211c）及び打止め解除／エラー解除スイッチ215cは扉形前面部材200に配設されている（図59参照）。

#### 【0196】

図59は、スロットマシン1の扉形前面部材200の裏面図である。扉形前面部材200は、スロットマシンの外本体100（図1参照）の前面に横開きの扉状に回動可能に取り付けられている。つまり、扉形前面部材200は外本体100の前面一側の軸を回動軸として、回動可能となっている。図59に示すように、扉形前面部材200の裏面の略中央には、内部に主扉中継基板（図示せず）と扉装飾駆動基板（図示せず）を収納した扉基板収納ケース900が配設されている。また、扉形前面部材200の裏面下部の左右にはLスピーカ（左スピーカ）201aとRスピーカ（右スピーカ）201bとが配設されている。

40

#### 【0197】

また、図60は扉基板収納ケース900の斜視図である。図60に示すように、扉基板

50

収納ケース 900 は、内部に扉装飾駆動基板 860（符号のみ図示）を収納した四角形状をなした扉装飾駆動基板収納部分 901 の側部に、扉装飾駆動基板よりも小型の四角形状で、内部に主扉中継基板 850（符号のみ図示）を収納した主扉中継基板収納部分 902 が一体に形成されている。

#### 【0198】

図 50 に示すように、主扉中継基板 850 にはメダルセクタ 207、貯留メダル精算ボタン 209、MAXベットボタン 206、1ベットボタン 205、始動レバー 210、リール停止ボタン 211（左リール停止ボタン 211a、中リール停止ボタン 211b、右リール停止ボタン 211c）、打止め解除／エラー解除スイッチ 215c が接続されている。

10

#### 【0199】

図 60 において、符号 903 は扉基板収納ケース 900 の上面全体を覆う収納ケースカバーであり、主扉中継基板収納部分 902 の収納ケースカバー 903 の外面に、メダルセクタ 207 に接続されたハーネス付きコネクタを接続するメダルセクタ用接続コネクタ 851（図 50 に示すように 10 ピンで構成）と、貯留メダル精算ボタン 209 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する貯留メダル精算ボタン用接続コネクタ 852（図 50 に示すように 2 ピンで構成）と、MAXベットボタン 206 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する MAXベットボタン用接続コネクタ 853（図 50 に示すように 4 ピンで構成）と、1ベットボタン 205 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する 1ベットボタン用接続コネクタ 854（図 50 に示すように 2 ピンで構成）と、始動レバー 210 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する始動レバー用接続コネクタ 855（図 50 に示すように 3 ピンで構成）と、リール停止ボタン 211 に接続されたハーネス付きコネクタを接続するリール停止ボタン用接続コネクタ 856（図 50 に示すように 8 ピンで構成）と、打止め解除／エラー解除スイッチ 215c に接続されたハーネス付きコネクタを接続する打止め解除／エラー解除スイッチ用接続コネクタ 857（図 50 に示すように 2 ピンで構成）と、主として主扉中継基板 850 から本体側の主中継基板 122 へ各信号を送出する対本体接続コネクタ部材 858（30 ピン雌型で構成）とが露出した状態で配設されている。

20

#### 【0200】

主扉中継基板 850 と主中継基板 122 との接続は、主扉中継基板 850 の対本体接続コネクタ部材 858（CN1）に対応接続するコネクタ部材を一端に備えたハーネス付きコネクタ（従来より周知の接続部材であるため図示せず）を用いて行われ、主扉中継基板 850 の対本体接続コネクタ部材 858（CN1）にハーネス付きコネクタの一端を接続し、主中継基板 122 のコネクタ CN3（図 50 及び図 53 参照）にハーネス付きコネクタ 910（図 9 参照）の他端を接続する。

30

#### 【0201】

図 55 に示すように、主中継基板 122 のコネクタ CN3 の 1 番ピンは +24V 電源の中継出力であり、2 番ピンはメダルセクタ 207 のロックアウトソレノイドへの駆動信号の中継出力であり、3 番ピンはグランド GND である。4 番ピンはメダルセクタ 207 のメダル通過センサ用 +5V 電源の中継出力であり、5 番ピンはメダルセクタ 207 のメダル通過センサ（メダル投入スイッチ 1）信号の中継入力であり、6 番ピンはメダルセクタ 207 のメダル通過センサ（メダル投入スイッチ 2）信号の中継入力であり、7 番ピンはメダルセクタ 207 のメダル投入レバー検知スイッチの信号の中継入力であり、8 番ピンはグランド GND である。

40

#### 【0202】

9 番ピンは貯留メダル精算ボタン 209（貯留メダル精算スイッチ）のスイッチ信号の中継入力であり、10 番ピンはグランド GND である。11 番ピンはセンサ用 +5V 電源の中継出力であり、12 番ピンは MAXベットボタン 206（貯留メダル投入スイッチ 2）のスイッチ信号の中継入力であり、13 番ピンは貯留メダル投入スイッチ LED の点灯信号の中継出力であり、14 番ピンはグランド GND である。15 番ピンはセンサ用 +5

50

V電源の中継出力であり、16番ピンは1ベットボタン205（貯留メダル投入スイッチ1）のスイッチ信号の中継入力であり、17番ピンはグラウンドGNDである。18番ピンは始動レバー210（回胴回転始動装置）のレバーセンサのセンサ用+5V電源の中継出力であり、19番ピンはグラウンドGNDであり、20番ピンは始動レバー210（回胴回転始動装置）のレバーセンサ信号の中継入力である。

#### 【0203】

21番ピンは第1回胴に対応した左リール停止ボタン211aの信号の中継入力であり、22番ピンは第2回胴に対応した中リール停止ボタン211bの信号の中継入力であり、23番ピンは第3回胴に対応した右リール停止ボタン211cの信号の中継入力であり、24番ピンはグラウンドGNDである。25番ピンはセンサ用+5V電源の中継出力であり、26番ピンは停止ボタンLED1の点灯信号の中継出力であり、27番ピンは停止ボタンLED2の点灯信号の中継出力であり、28番ピンは停止ボタンLED3の点灯信号の中継出力である。29番ピンはセンサ用+5V電源の中継出力であり、30番ピンはリセットスイッチ（打止め解除／エラー解除スイッチ215c）の信号の中継入力である。

10

#### 【0204】

〔主中継基板122と主制御基板409とのコネクタ接続〕

図50に示すように、主中継基板122のコネクタCN2は主制御基板409のコネクタCN1と接続される（図53のコネクタ124と図11のハーネス424付きのコネクタ425との接続を介して接続される）。主中継基板122のコネクタCN2及び主制御基板409のコネクタCN1は、64ピンで構成されている。

20

#### 【0205】

図56は、主中継基板122のコネクタCN2のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図であり、図57は、主制御基板409のコネクタCN1のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。なお、図56の主中継基板122のコネクタCN2のピン番号と図57の主制御基板409のコネクタCN1のピン番号とは同一の番号同士が対応している。

#### 【0206】

主制御基板409のコネクタCN1の1番ピンは外部信号5の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の1番ピンは外部信号5の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の2番ピンは外部信号4の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の2番ピンは外部信号4の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の3番ピンは外部信号3の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の3番ピンは外部信号3の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の4番ピンは外部信号2の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の4番ピンは外部信号2の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の5番ピンは外部信号1の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の5番ピンは外部信号1の中継入力である。

30

#### 【0207】

主制御基板409のコネクタCN1の6番ピンはメダル払出信号出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の6番ピンはメダル払出信号の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の7番ピンはメダル投入信号出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の7番ピンはメダル投入信号の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の8番ピンはグラウンドGNDであり、主中継基板122のコネクタCN2の8番ピンもグラウンドGNDである。主制御基板409のコネクタCN1の9番ピンは遊技メダル払出カウントスイッチ信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の9番ピンは遊技メダル投入払出カウントスイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の10番ピンはグラウンドGNDであり、主中継基板122のコネクタCN2の10番ピンもグラウンドGNDである。

40

#### 【0208】

主制御基板409のコネクタCN1の11番ピン及び12番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ1の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の11番ピン及び12番ピ

50

ンは遊技メダル払出装置ドライブ1の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の13番ピン及び14番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ2の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の13番ピン及び14番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ2の中継入力である。

#### 【0209】

主制御基板409のコネクタCN1の15番ピンはグラウンドGNDであり、主中継基板122のコネクタCN2の15番ピンもグラウンドGNDである。主制御基板409のコネクタCN1の16番ピンはオーバーフロースイッチ信号（メダル補助収納庫スイッチ111aのスイッチ信号）の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の16番ピンはオーバーフロースイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の17番ピンは扉開放検知スイッチ信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の17番ピンは扉開放検知スイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の18番ピン～23番ピンは何れもグラウンドGNDであり、主中継基板122のコネクタCN2の18番ピン～23番ピンも何れもグラウンドGNDである。

#### 【0210】

主制御基板409のコネクタCN1の24番ピンはメダルセレクト207のロックアウトソレノイドへの駆動信号の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の24番ピンはメダルセレクト207のロックアウトソレノイドへの駆動信号の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の25番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ1信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の25番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ1信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の26番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ2信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の26番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ2信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の27番ピンはメダルセレクト207のメダル投入レバー検知スイッチ信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の27番ピンはメダルセレクト207のメダル投入レバー検知スイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の28番ピンは貯留メダル精算スイッチ信号（貯留メダル精算ボタン209）の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の28番ピンは貯留メダル精算スイッチ信号の中継出力である。

#### 【0211】

主制御基板409のコネクタCN1の29番ピンは貯留メダル投入スイッチ1信号（1ベットボタン205）の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の29番ピンは貯留メダル投入スイッチ1信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の30番ピンは貯留メダル投入スイッチ2信号（MAXベットボタン206）の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の30番ピンは貯留メダル投入スイッチ2信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の31番ピンは始動レバー210（回胴回転始動装置）のレバーセンサ信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の31番ピンは始動レバー210（回胴回転始動装置）のレバーセンサ信号の中継出力である。

#### 【0212】

主制御基板409のコネクタCN1の32番ピンはリセットスイッチ（打止め解除／エラー解除スイッチ215c）の信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の32番ピンはリセットスイッチ（打止め解除／エラー解除スイッチ215c）の信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の33番ピンは第1回胴に対応した左リール停止ボタン211aの信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の33番ピンは第1回胴に対応した左リール停止ボタン211aの信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の34番ピンは第2回胴に対応した中リール停止ボタン211bの信号の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の34番ピンは第2回胴に対応した中リール停止ボタン211bの信号の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の35番ピンは第3回胴に対応した右リール停止ボタン211cの信号の

10

20

30

40

50

入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の35番ピンは第3回胴に対応した右リール停止ボタン211cの信号の中継出力である。

【0213】

主制御基板409のコネクタCN1の36番ピンは停止ボタンLED1の点灯信号の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の36番ピンは停止ボタンLED1の点灯信号の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の37番ピンは停止ボタンLED2の点灯信号の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の37番ピンは停止ボタンLED2の点灯信号の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の38番ピンは停止ボタンLED3の点灯信号の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の38番ピンは停止ボタンLED3の点灯信号の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の39番ピンは貯留メダル投入スイッチLEDの点灯信号の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の39番ピンは貯留メダル投入スイッチLEDの点灯信号の中継入力である。

10

【0214】

主制御基板409のコネクタCN1の40番ピンはバックアップ電源(−)(0V)の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の40番ピンはバックアップ電源(−)(0V)の中継出力である。主制御基板409のコネクタCN1の41番ピンはS+5V(センサ用+5V電源)の出力であり、主中継基板122のコネクタCN2の41番ピンはS+5V(センサ用+5V電源)の中継入力である。主制御基板409のコネクタCN1の42番ピンはバックアップ電源(+)(+5V)の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の42番ピンはバックアップ電源(+)(+5V)の中継出力である。

20

【0215】

主制御基板409のコネクタCN1の43番ピン～49番ピンは何れもグランドGNDであり、主中継基板122のコネクタCN2の43番ピン～49番ピンも何れもグランドGNDである。また、主制御基板409のコネクタCN1の50番ピン～56番ピンは何れも+12V電源の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の50番ピン～56番ピンは何れも+12V電源の中継出力である。

【0216】

主制御基板409のコネクタCN1の57番ピン～60番ピンは何れもグランドGNDであり、主中継基板122のコネクタCN2の57番ピン～60番ピンも何れもグランドGNDである。また、主制御基板409のコネクタCN1の61番ピン～64番ピンは何れも+30V電源の入力であり、主中継基板122のコネクタCN2の61番ピン～64番ピンは何れも+30V電源の中継出力である。

30

【0217】

[主制御基板]

図51は遊技ユニット50に配備された主制御基板409及び周辺制御基板510のブロック図である。図50に示すように、主制御基板409には、前述の主中継基板122が接続される他、12ピンで構成されるコネクタにより遊技状態表示基板450が接続され、24ピンで構成されるコネクタを介してリール主中継基板315(図23参照)が接続され、1個が8ピンで構成されるコネクタ2個により機能分離中継端子板441が接続されている。なお、図示されていないが、遊技状態表示基板450にはクレジット表示部、ゲーム数表示部、払出枚数表示部、メダルインランプ、スタートランプ、ベットランプ、ボーナスフラグ告知ランプ等が設けられている。リール主中継基板315には、左リールモータ321aに対応したリールモータ中継基板(図25の符号326)が9ピンで構成されるコネクタを介して接続され、中リールモータ321bに対応したリールモータ中継基板が9ピンで構成されるコネクタを介して接続され、右リールモータ321cに対応したリールモータ中継基板が9ピンで構成されるコネクタを介して接続されている。

40

【0218】

主制御基板409は、図示していないが、マイクロプロセッサとしての主制御MPU、入出力デバイス(I/Oデバイス)としての主制御I/Oポート、上述した、左リールモ

50

ータ 3 2 1 a、中リールモータ 3 2 1 b 及び右リールモータ 3 2 1 c に駆動信号を出力するドライブ回路、スロットマシン 1 の設定（例えば、設定 1 ～ 6）を変更する設定キー（鍵穴）、設定スイッチ／エラー解除、打止有無スイッチ、精算有無スイッチ等を備えて構成されている。主制御 M P U には、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する R O M と、一時的にデータを記憶する R A M とが内蔵されており、その動作（システム）を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている。

#### 【0 2 1 9】

主制御 M P U は、上述した、1 ベットボタン 2 0 5、M A X ベットボタン 2 0 6、貯留メダル精算ボタン 2 0 9、始動レバー 2 1 0、リール停止ボタン 2 1 1（左リール停止ボタン 2 1 1 a、中リール停止ボタン 2 1 1 b、右リール停止ボタン 2 1 1 c）、メダルセ  
10  
レクタ 2 0 7（ロックアウトソレノイド、通過センサ、レバーセンサ）、扉開放検出スイッチ 2 2 0、メダル放出装置 1 1 0 の遊技メダル払出カウントスイッチ及びメダル用補助収納箱 1 1 1 のメダル補助収納庫スイッチ 1 1 1 a からの検出信号が主制御 I / O ポートを介して入力されており、これらの検出信号に基づいて、ロックアウトソレノイド、クレジット表示部、ゲーム数表示部、払出枚数表示部、メダルインランプ、スタートランプ、ベットランプ、ボーナスフラグ告知ランプ及びメダル放出装置 1 1 0 の駆動手段への駆動信号を、主制御 I / O ポートを介して、出力する。

#### 【0 2 2 0】

また、主制御 M P U は、主制御 I / O ポート及びリール主中継基板 3 1 5、各リールモータ中継基板を介して左リール 3 0 1 a、中リール 3 0 1 b 及び右リール 3 0 1 c をそれ  
20  
ぞれ回転させる左リールモータ 3 2 1 a、中リールモータ 3 2 1 b 及び右リールモータ 3 2 1 c への駆動信号を出力したり、左リール 3 0 1 a、中リール 3 0 1 b 及び右リール 3 0 1 c の原位置をそれぞれ検出する左リール位置センサ（図 2 5 の符号 3 2 5）、中リール位置センサ及び右リール位置センサからの検出信号が入力されたりする。

#### 【0 2 2 1】

主制御 M P U は、主制御 I / O ポートを介して、設定スイッチ／エラー解除、打止有無スイッチ、精算有無スイッチ、打止め解除／エラー解除スイッチ 2 1 5 c からの信号が入力されたり、メダル払出信号、メダル投入信号や遊技ステータス等を外部中継端子板 1 3 1 に出力したりする。

#### 【0 2 2 2】

「設定スイッチ／エラー解除」

設定スイッチ／エラー解除は設定キーの状況によって役割が変わる。設定キーが O F F のときは（遊技可能状態）、エラー解除スイッチとして機能する。一方、設定キーが O N のときは（設定変更状態）、設定スイッチとして機能する。

#### 【0 2 2 3】

〔設定キーと設定スイッチ／エラー解除〕

次に、スロットマシン 1 の設定の変更手順について説明する。まず、スロットマシン 1 を電源 O F F の状態とし、その状態で設定キースイッチを操作する。詳しくは、設定キースイッチに所定のキーを差し込んでキーを右へ 9 0 度回転させる。次に、設定キースイッチにキーが差し込まれた状態でスロットマシン 1 を電源 O N にする。電源 O N は、電源ユ  
40  
ニットの電源スイッチを操作することによって行なう。電源 O N にすると、現在のスロットマシン 1 の設定がクレジット表示部に表示される（例えば、設定 1 の場合にはクレジット表示部に「1」が表示される）。次に、設定スイッチを操作する。設定スイッチを操作すると、クレジット表示部に表示されていた設定値に 1 が加算された数値が表示される。但し、表示されている数値が 6 の場合は、加算されずに表示される値が 1 に戻る。このように設定スイッチを操作して、クレジット表示部に所望の設定の値が表示されると、始動レバー 2 1 0 を操作する。始動レバー 2 1 0 を操作することによって、設定が確定する。キーを左へ 9 0 度回転させ、設定キースイッチに差し込まれているキーを抜く。そして、次に電源投入されたときには、先ほど設定した設定値で遊技機が動作する。

#### 【0 2 2 4】

10

20

30

40

50

## 〔打止め有無スイッチ〕

まず、「打止め」とはボーナスゲームが終了した後にメダルを受け付けない状態にすることである。打止め有無スイッチはボーナスゲームが終了した後に「打止め」にするか、それとも継続してゲームを行うことを許容するかを決定するスイッチである。

## 【0225】

## 〔精算有無スイッチ〕

「精算」とはボーナスゲームが終了した後にクレジットを精算、つまりクレジット分のメダルを払い出すことを意味する。精算有無スイッチは、ボーナスゲームが終了した後に「精算」にするか、それとも「精算」しないかを決定するスイッチである。

## 【0226】

外部中継端子板131（図50参照）は、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータと電氣的に接続されている。このホールコンピュータは、メダル投入信号によりスロットマシン1に投入されたメダルの枚数を把握し、メダル払出信号によりスロットマシン1が払い出したメダルの枚数を把握し、遊技ステータスによりスロットマシン1の遊技状態等を把握することによって、計数管理を行っている。

## 【0227】

図51において、主制御基板409には、1つが8ピンで構成されるコネクタ2つにより機能分離中継端子板441が接続されている。また、機能分離中継端子板441には、1つが8ピンで構成されるコネクタ2つにより後述する周辺制御基板510が接続されている。なお、矢印のついていない8ピンで構成されるコネクタは電源中継用であり、グラ  
ランドGNDが4ピン、+12V電源が2ピン、+30V電源が2ピンで構成されている。また、主制御基板409→機能分離中継端子板441→周辺制御基板510というように、矢印付きで示される8ピンで構成されるコネクタは遊技に関する各種コマンド送信用であり、パラレルデータ（コマンド）D0～D3の4ピン、SEL（セレクト信号）が1ピン、WR（ライト信号）が1ピン、停電予告信号が1ピン、グラ  
ランドGNDが1ピンで構成されている。主制御MPUは、遊技に関する各種コマンドを、主制御I/O及び機能分離中継端子板441を介して、後述する周辺制御基板510に送信するようになっている。

## 【0228】

## 〔周辺制御基板510〕

周辺制御基板510は、図示していないが、マイクロプロセッサとしての周辺制御MPU、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する周辺制御ROM、高音質の演奏を行う音源IC、この音源ICが参照する音楽及び効果音等の音情報が記憶されている音ROMを備えて構成されている。前記周辺制御MPUは、パラレル入出力ポート及びシリアル入出力ポート等の各種入出力ポートを内蔵している。本実施形態では、周辺制御基板510に画像表示体500を表示制御するVDP等を備えた液晶制御基板がコネクタ同士で直接接続（基板対基板コネクタで接続）され、さらに図示していないが、液晶制御基板に、液晶モジュール（演出表示装置）590に表示する各種画像を記憶する画像ROMを備えた液晶データROM基板と液晶モジュール（演出表示装置）590に対するドライバを備えた液晶出力基板とがコネクタ同士でそれぞれ直接接続（各々が基板対基板コネクタで接続）されている。

## 【0229】

周辺制御基板510には、前述の機能分離中継端子板441が2個の8ピンで構成されたコネクタで接続される他、24ピンで構成されるコネクタによりパネル装飾中継基板594が接続され、さらに本体側に配設されている後述の周辺中継基板123と、22ピンで構成されるコネクタ接続により接続されている。

## 【0230】

周辺制御基板510と基板対基板コネクタで接続された上述の液晶制御基板には、30ピンで構成されるコネクタにより液晶モジュール590（実施形態における演出表示装置を構成）が接続され、3ピンで構成されるコネクタにより液晶インバータ基板592が接

10

20

30

40

50

続され、2ピンで構成されるコネクタにより画像表示体500のファンモータ593が接続されている。また、液晶制御基板には、1ピンで構成されるコネクタにより、液晶モジュール590の裏面の金属板521に接触する金具522に接続されたアース線527（図20参照）の他端が接続され、電氣的に接地された状態となっている（グランドGNDに接続されている）。さらに、液晶インバータ基板592は、液晶モジュール590に対して1つが2ピンで構成されるコネクタ4個によって接続され、液晶インバータ基板592は+30V電源を入力として+200V程度のバックライト用作動電圧を昇圧生成し、液晶モジュール590に与える。

#### 【0231】

パネル装飾中継基板594には、2ピンで構成されるコネクタにより上パネル照明LED基板595が接続され、5ピンで構成されるコネクタによりバックライト中継基板318（図23参照）が接続されている。そして、バックライト中継基板318には、1つが2ピンで構成されたハーネス付きコネクタを介して、左リール301a（第1回胴）に対応したバックライト基板（図25のバックライト322aが配置された円弧状の基板）が接続されている。同様に、バックライト中継基板318には、中リール301b（第2回胴）に対応したバックライト基板が2ピンで構成されたハーネス付きコネクタを介して接続され、右リール301c（第3回胴）に対応したバックライト基板が2ピンで構成されたハーネス付きコネクタを介して接続されている。

#### 【0232】

〔周辺制御基板510と周辺中継基板123とのコネクタ接続〕

図52は遊技ユニット50側に配備された周辺制御基板510及び本体側（外本体100の背板104に配設された配線中継部材113）に配備された周辺中継基板123のブロック図である。周辺制御基板510と周辺中継基板123とは、22ピンで構成されるコネクタ接続により接続されている。また、周辺中継基板123は、先に示した図53に示されている。

#### 【0233】

〔周辺中継基板123〕

周辺中継基板123は、図53に示すように、周辺制御基板510に繋がっているハーネス付きコネクタ427（図11参照）と接続されるコネクタ125（図9及び図53参照、以下、周辺中継基板123のコネクタCN1という）と、後述の扉形前面部材200の裏面に配備される扉装飾駆動基板860と接続されるコネクタCN2（以下、周辺中継基板123のコネクタCN2という）と、低音スピーカ（図1の外本体100内部の下部に配置されているメダル放出装置110の後方位置において背板104に配設されているスピーカ、図30参照）と接続されるコネクタCN3（以下、周辺中継基板123のコネクタCN3という）とを備えている。周辺中継基板123は、単純に各種信号や電源電圧を素通りさせる中継（中継入力又は中継出力）の役割を果たす。

#### 【0234】

図52に示すように、周辺中継基板123のコネクタCN1は周辺制御基板510のコネクタCN3と接続される（図53のコネクタ125と図11のハーネス426付きのコネクタ427との接続を介して接続される）。周辺中継基板123のコネクタCN1及び周辺制御基板510のコネクタCN3は、22ピンで構成されている。

#### 【0235】

図58は、周辺制御基板510のコネクタCN3のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板123のコネクタCN1のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板123のコネクタCN2並びにコネクタCN3のピン数及び各ピンによって伝達される信号とを示す図である。

#### 【0236】

周辺制御基板510のコネクタCN3の1番ピンは－SPK－W2であり（低音スピーカ221のウーハW2用のマイナス出力であり）、周辺中継基板123のコネクタCN1の1番ピンは－SPK－W2の中継入力である（低音スピーカ221のウーハW2用のマ

10

20

30

40

50

イナス中継入力である)。周辺制御基板510のコネクタCN3の2番ピンは+SPK-W2であり(低音スピーカ221のウーハW2用のプラス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の2番ピンは+SPK-W2の中継入力である(低音スピーカ221のウーハW2用のプラス中継入力である)。

#### 【0237】

周辺制御基板510のコネクタCN3の3番ピンは-SPK-W1であり(低音スピーカ221のウーハW1用のマイナス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の3番ピンは-SPK-W1の中継入力である(低音スピーカ221のウーハW1用のマイナス中継入力である)。周辺制御基板510のコネクタCN3の4番ピンは+SPK-W1であり(低音スピーカ221のウーハW1用のプラス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の4番ピンは+SPK-W1の中継入力である(低音スピーカ221のウーハW1用のプラス中継入力である)。

10

#### 【0238】

周辺制御基板510のコネクタCN3の5番ピンは-SPK-Lであり(Lスピーカ201aのマイナス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の5番ピンは-SPK-Lの中継入力である(Lスピーカ201aのマイナス中継入力である)。周辺制御基板510のコネクタCN3の6番ピンは+SPK-Lであり(Lスピーカ201aのプラス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の6番ピンは+SPK-Lの中継入力である(Lスピーカ201aのプラス中継入力である)。

#### 【0239】

20

周辺制御基板510のコネクタCN3の7番ピンは-SPK-Rであり(Rスピーカ201bのマイナス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の7番ピンは-SPK-Rの中継入力である(Rスピーカ201bのマイナス中継入力である)。周辺制御基板510のコネクタCN3の8番ピンは+SPK-Rであり(Rスピーカ201bのプラス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の8番ピンは+SPK-Rの中継入力である(Rスピーカ201bのプラス中継入力である)。

#### 【0240】

周辺制御基板510のコネクタCN3の9番ピン及び10番ピンはグランドGNDであり、周辺中継基板123のコネクタCN1の9番ピン及び10番ピンもグランドGNDである。周辺制御基板510のコネクタCN3の11番ピン及び12番ピンは+12V電源の出力であり、周辺中継基板123のコネクタCN1の11番ピン及び12番ピンは+12V電源の中継入力である。

30

#### 【0241】

周辺制御基板510のコネクタCN3の13番ピン及び14番ピンはグランドGNDであり、周辺中継基板123のコネクタCN1の13番ピン及び14番ピンもグランドGNDである。

#### 【0242】

周辺制御基板510のコネクタCN3の15番ピンはS-LATCH1(後述の点灯データの出力に際して用いられるラッチ信号)の出力であり、周辺中継基板123のコネクタCN1の15番ピンはS-LATCH1(後述の点灯データの出力に際して用いられるラッチ信号)の中継入力である。周辺制御基板510のコネクタCN3の16番ピンはS-MODEの出力であり(モード信号出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の16番ピンはS-MODEの中継入力である(モード信号の中継入力である)。周辺制御基板510のコネクタCN3の17番ピンはS-CLKの出力であり(クロック信号の出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の17番ピンはS-CLKの中継入力である(クロック信号の中継入力である)。周辺制御基板510のコネクタCN3の18番ピンはS-DATA1であり(シリアル点灯データの出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の18番ピンはS-DATA1の中継入力である(シリアル点灯データの中継入力である)。

40

#### 【0243】

50

周辺制御基板510のコンネクタCN3の19番ピンはSEL1であり（セレクト信号1の出力であり）、周辺中継基板123のコンネクタCN1の18番ピンはSEL1の中継入力である（セレクト信号1の中継入力である）。周辺制御基板510のコンネクタCN3の20番ピンはSEL0であり（セレクト信号0の出力であり）、周辺中継基板123のコンネクタCN1の20番ピンはSEL0の中継入力である（セレクト信号0の中継入力である）。

#### 【0244】

周辺制御基板510のコンネクタCN3の21番ピンはSLATCH2（後述の圧力データ（シリアル）の入力に際して用いられるラッチ信号）の入力であり、周辺中継基板123のコンネクタCN1の21番ピンはSLATCH2の中継出力（後述の圧力データ（シリアル）の中継出力に際して用いられるラッチ信号の中継出力）である。周辺制御基板510のコンネクタCN3の22番ピンはSDATA2（シリアルの圧力データの入力）であり、周辺中継基板123のコンネクタCN1の22番ピンはSDATA2の中継出力（シリアルの圧力データの中継出力）である。

#### 【0245】

また、図52に示すように、周辺中継基板123のコンネクタCN2は22ピンで構成され、扉装飾駆動基板860に接続されている。図52において一点鎖線で囲われている「ドアブロック」で示されるように、扉装飾駆動基板860、トップ装飾基板871、圧力判断基板878、左上装飾基板872、左下装飾基板873、右上装飾基板874、右下装飾基板875、下パネル照明点灯基板876、Lスピーカ（左スピーカ）201a、Rスピーカ（右スピーカ）201b及び下パネル照明点灯基板876に接続されている下パネル照明877は、扉形前面部材200に配設されている。

#### 【0246】

図52に示すように、扉装飾駆動基板860にはトップ装飾基板871、圧力判断基板878、左上装飾基板872、左下装飾基板873、右上装飾基板874、右下装飾基板875、下パネル照明点灯基板876、Lスピーカ201a、Rスピーカ201bが接続されている。このように、扉形前面部材200に配設された扉側装飾発光体（後述）の点灯駆動を行う扉装飾駆動基板860が周辺制御基板510とは別体とされて扉形前面部材200に配設されている。

#### 【0247】

図60に示すように、扉基板収納ケース900の扉装飾駆動基板収納部分901の収納ケースカバー903の外面に、トップ装飾基板871に接続されたハーネス付きコンネクタを接続するトップ装飾基板用接続コンネクタ861（図52に示すように12ピンで構成）と、圧力判断基板878に接続されたハーネス付きコンネクタを接続する圧力判断基板用接続コンネクタ869（図52に示すように5ピンで構成）と、左上装飾基板872に接続されたハーネス付きコンネクタを接続する左上装飾基板用接続コンネクタ862（図52に示すように13ピンで構成）と、左下装飾基板873に接続されたハーネス付きコンネクタを接続する左下装飾基板用接続コンネクタ863（図52に示すように6ピンで構成）と、右上装飾基板874に接続されたハーネス付きコンネクタを接続する右上装飾基板用接続コンネクタ864（図52に示すように13ピンで構成）と、右下装飾基板875に接続されたハーネス付きコンネクタを接続する右下装飾基板用接続コンネクタ865（図52に示すように6ピンで構成）と、下パネル照明点灯基板876に接続されたハーネス付きコンネクタを接続する下パネル照明点灯基板用接続コンネクタ866（図52に示すように2ピンで構成）と、Lスピーカ201aに接続されたハーネス付きコンネクタを接続するLスピーカ用接続コンネクタ867（図52に示すように2ピンで構成）と、Rスピーカ201bに接続されたハーネス付きコンネクタを接続するRスピーカ用接続コンネクタ868（図52に示すように2ピンで構成）と、扉装飾駆動基板860から本体側の周辺中継基板123へ各信号を送出する対本体接続コンネクタ部材859（22ピン雌型で構成）とが露出した状態で配設されている。

#### 【0248】

〔周辺中継基板 1 2 3 と扉装飾駆動基板 8 6 0 とのコネクタ接続〕

図 5 2 に示すように、周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 は扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 と接続される。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 及び扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 は、2 2 ピンで構成されている。

【0 2 4 9】

扉装飾駆動基板 8 6 0 と周辺中継基板 1 2 3 との接続は、扉装飾駆動基板 8 6 0 の対本体接続コネクタ部材 8 5 9 (C N 1) に対応接続するコネクタ部材を一端に備えたハーネス付きコネクタ (従来より周知の接続部材であるため図示せず) を用いて行われ、扉装飾駆動基板 8 6 0 の対本体接続コネクタ部材 8 5 9 (C N 1) にハーネス付きコネクタの一端を接続し、周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 (図 5 3 参照) にハーネス付きコネクタ 9 2 0 (図 9 参照) の他端を接続する。

10

【0 2 5 0】

図 5 8 においては周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 のみを示し、扉装飾駆動基板 8 6 0 の C N 1 は図示を省略している。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 1 番ピンは S E L 0 の中継出力であり (セレクト信号 0 の中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 の 1 番ピンは S E L 0 の入力である (セレクト信号 0 の入力である)。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 2 番ピンは S E L 1 の中継出力であり (セレクト信号 1 の中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 の 2 番ピンは S E L 1 の入力である (セレクト信号 1 の入力である)。

【0 2 5 1】

20

周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 3 番ピンは S - D A T A 1 の中継出力であり (シリアル点灯データの中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 の 3 番ピンは S - D A T A 1 の入力である (シリアル点灯データの入力である)。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 4 番ピンは S - C L K の中継出力であり (クロック信号の中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 の 4 番ピンは S - C L K の入力である (クロック信号の入力である)。

【0 2 5 2】

周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 5 番ピンは S - M O D E の中継出力であり (モード信号の中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 の 5 番ピンは S - M O D E の入力である (モード信号の入力である)。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 6 番ピンは S - L A T C H 1 の中継出力であり (ラッチ信号の中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 の 6 番ピンは S - L A T C H 1 の入力である (ラッチ信号の入力である)。

30

【0 2 5 3】

周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 7 番ピン及び 8 番ピンはグラウンド G N D であり、扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 の 7 番ピン及び 8 番ピンもグラウンド G N D である。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 9 番ピン及び 1 0 番ピンは + 1 2 V 電源の中継出力であり、扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 の 9 番ピン及び 1 0 番ピンは + 1 2 V 電源の入力である。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 1 1 番ピン及び 1 2 番ピンはグラウンド G N D であり、扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 の 1 1 番ピン及び 1 2 番ピンもグラウンド G N D である。

40

【0 2 5 4】

周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 1 3 番ピン及び 1 4 番ピンは + S P K - R の中継出力であり (R スピーカ 2 0 1 b のプラス中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 の 1 3 番ピン及び 1 4 番ピンは + S P K - R の入力である (R スピーカ 2 0 1 b のプラス入力である)。周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 1 5 番ピン及び 1 6 番ピンは - S P K - R の中継出力であり (R スピーカ 2 0 1 b のマイナス中継出力であり)、扉装飾駆動基板 8 6 0 のコネクタ C N 1 の 1 5 番ピン及び 1 6 番ピンは - S P K - R の入力である (R スピーカ 2 0 1 b のマイナス入力である)。

【0 2 5 5】

周辺中継基板 1 2 3 のコネクタ C N 2 の 1 7 番ピン及び 1 8 番ピンは + S P K - L の中

50

継出力であり（Ｌスピーカ２０１ａのプラス中継出力であり）、扉装飾駆動基板８６０のコネクタＣＮ１の１７番ピン及び１８番ピンは＋ＳＰＫ－Ｌの入力である（Ｌスピーカ２０１ａのプラス入力である）。周辺中継基板１２３のコネクタＣＮ２の１９番ピン及び２０番ピンは－ＳＰＫ－Ｌの中継出力であり（Ｌスピーカ２０１ａのマイナス中継出力であり）、扉装飾駆動基板８６０のコネクタＣＮ１の１９番ピン及び２０番ピンは－ＳＰＫ－Ｌの入力である（Ｌスピーカ２０１ａのマイナス入力である）。

#### 【０２５６】

周辺中継基板１２３のコネクタＣＮ２の２１番ピンはＳ－ＬＡＴＣＨ２（圧力データ（シリアル）の入力に際して用いられるラッチ信号）の入力であり、扉装飾駆動基板８６０のコネクタＣＮ１の２１番ピンはＳ－ＬＡＴＣＨ２の中継出力（圧力データ（シリアル）の中継出力に際して用いられるラッチ信号の中継出力）である。周辺中継基板１２３のコネクタＣＮ２の２２番ピンはＳ－ＤＡＴＡ２（シリアルの圧力データの入力）であり、扉装飾駆動基板８６０のコネクタＣＮ１の２２番ピンはＳ－ＤＡＴＡ２の中継出力（シリアルの圧力データの中継出力）である。

#### 【０２５７】

〔周辺中継基板１２３と低音スピーカ２２１とのコネクタ接続〕

図５２に示すように、周辺中継基板１２３のコネクタＣＮ３は低音スピーカ２２１と接続される。周辺中継基板１２３のコネクタＣＮ３は４ピンで構成されている。図５８に示すように、周辺中継基板１２３のコネクタＣＮ３の１番ピンは＋ＳＰＫ－Ｗ１であり（低音スピーカ２２１のウーハＷ１用のプラス出力であり）、同コネクタＣＮ３の２番ピンは－ＳＰＫ－Ｗ１であり（低音スピーカ２２１のウーハＷ１用のマイナス出力であり）、同コネクタＣＮ３の３番ピンは＋ＳＰＫ－Ｗ２であり（低音スピーカ２２１のウーハＷ２用のプラス出力であり）、同コネクタＣＮ３の４番ピンは－ＳＰＫ－Ｗ２である（低音スピーカ２２１のウーハＷ２用のマイナス出力である）。

#### 【０２５８】

〔扉形前面部材２００の各装飾基板の配置〕

上述のトップ装飾基板８７１、左上装飾基板８７２、左下装飾基板８７３、右上装飾基板８７４、右下装飾基板８７５、下パネル照明点灯基板８７６の各配設位置を図２において示す。トップ装飾基板８７１は、扉形前面部材２００の前面上半部に配されている透明板２１４ａの左右方向に向いた上辺を形成する縁部材２１４ｂの中に嵌め込まれている。左上装飾基板８７２は、透明板２１４ａの上下方向に向いた左辺を形成する縁部材２１４ｂの中に嵌め込まれている。左下装飾基板８７３は、各リール停止ボタン２１１ａ～２１１ｃの下方に配置された意匠板２３０（透明な樹脂製の板に遊技機種を象徴させるキャラクタ等が印刷されている部材）の左側方に位置する略三角形の装飾パネルの内部に嵌め込まれている。右上装飾基板８７４は、透明板２１４ａの上下方向に向いた右辺を形成する縁部材２１４ｂの中に嵌め込まれている。右下装飾基板８７５は、意匠板２３０の右側方に位置する略三角形の装飾パネルの内部に嵌め込まれている。下パネル照明点灯基板８７６及び下パネル照明８７７は、意匠板２３０の背後に配置されている。なお、下パネル照明点灯基板８７６はインバータで構成され、下パネル照明８７７は冷陰極管で構成され、意匠板２３０を背後から照明する。

#### 【０２５９】

〔周辺制御基板５１０による制御〕

図５１に示されているサブ制御ブロックは、図５１において点線で区切られている部分及び図５２に記載されている周辺中継基板１２３に接続されているドアブロック部分と低音スピーカ２２１で構成されている。図５２の周辺制御基板５１０の周辺制御ＭＰＵは、主制御基板４０９から各種コマンドを受信すると、この各種コマンドに基づいて、前述の上パネル照明ＬＥＤ基板５９５やバックライト基板（第１回胴～第３回胴）の発光ダイオードを点灯する点灯信号を出力したり、前述の左上装飾基板８７２に配設された発光体及び左下装飾基板８７３に配設された発光体で構成された左発光体２１７Ａ（後述）、右上装飾基板８７４に配設された発光体及び右下装飾基板８７５に配設された発光体により構

成された右発光体 2 1 7 B（後述）を階調点灯する階調点灯信号（点灯制御する点灯制御用データの一態様）を、扉形前面部材 2 0 0 の裏面に配置した、周辺制御基板 5 1 0 と別体に設けた扉装飾駆動基板 8 6 0 を介して出力したり、上述したトップ装飾基板 8 7 1 に配設された上発光体 2 1 7 C（後述）を点滅する点滅信号（点灯制御する点灯制御用データの一態様）を、扉装飾駆動基板 8 6 0 を介して出力したりする。

#### 【0 2 6 0】

なお、左発光体 2 1 7 A 及び右発光体 2 1 7 B への点滅信号や上発光体 2 1 7 C への階調点灯信号は、前述の周辺制御 M P U のシリアル入出力ポートからクロック信号 S - C L K と同期して出力されたシリアルデータ S - D A T A 1（点灯制御用データに相当する）と、パラレル入出力ポートから出力されたモード信号 S - M O D E、ラッチ信号 S - L A T C H 1 及びセレクト信号 S E L 0, S E L 1 と、に基づいて、扉装飾駆動基板 8 6 0 が左発光体 2 1 7 A、右発光体 2 1 7 B 及び上発光体 2 1 7 C に出力するようになっている。

10

#### 【0 2 6 1】

周辺制御基板 5 1 0 と基板対基板コネクタで接続された液晶制御基板の V D P は、周辺制御 M P U から出力された制御信号に基づいて画像 R O M から画像を読み出して液晶モジュール 5 9 0 の表示制御を行う。液晶モジュール 5 9 0 にはバックライト（冷陰極管）が内蔵されており、液晶インバータ基板 5 9 2 によって点灯されている。

#### 【0 2 6 2】

周辺制御基板 5 1 0 の音源 I C は、周辺制御 M P U から出力された制御信号に基づいて音 R O M から音情報を読み込み、周辺中継基板 1 2 3 を中継して接続された低音スピーカ 2 2 1 と、扉装飾駆動基板 8 6 0 を介して扉型前面部材 2 0 0 の L スピーカ 2 0 1 a, R スピーカ 2 0 1 b とから各種演出に合わせた音楽及び効果音等が流れるよう制御を行う。

20

#### 【0 2 6 3】

##### 〔扉装飾駆動基板 8 6 0〕

次に、扉装飾駆動基板 8 6 0 について説明する。図 6 1 は扉装飾駆動基板の一部構成を簡易的な回路図として示したものである。扉装飾駆動基板 8 6 0 は、図 6 1 に示すように、セレクト回路 8 6 0 a、スイッチ回路 8 6 0 b、駆動回路 8 6 0 c を備えて構成されており、ここでは、まず扉装飾駆動基板 8 6 0 に入力される各種信号について説明し、続けてセレクト回路 8 6 0 a、スイッチ回路 8 6 0 b、駆動回路 8 6 0 c について説明する。なお、図 6 1 では、セレクト回路 8 6 0 a 等に供給される制御電圧である直流 + 5 ボルト（V）や左発光体 2 1 7 A 等に供給される駆動電圧である直流 + 1 2 V の図示を省略した。

30

#### 【0 2 6 4】

##### 〔扉装飾駆動基板 8 6 0 に入力される各種信号〕

扉装飾駆動基板 8 6 0 は、図 6 1 に示すように、周辺制御基板 5 1 0 の周辺制御 M P U（シリアル入出力ポート）からクロック信号 S - C L K と同期してシリアルデータ S - D A T A 1 が入力されている。クロック信号 S - C L K は、本実施形態では 1 秒（s）あたり 2 5 0 k b（キロビット）の情報が出力できるように設定されている。

#### 【0 2 6 5】

シリアルデータ S - D A T A 1 は、データの形式の異なる、左発光体 2 1 7 A 及び右発光体 2 1 7 B を階調点灯する階調点灯データと、上発光体 2 1 7 C を点滅する点滅データとが含まれている。ここで階調点灯データは、階調データ及び点灯データから構成されている。なお、これらの点滅データ及び階調点灯データは、周辺制御基板 5 1 0 の周辺制御 R O M に予めテーブルとして別々に複数記憶されており、周辺制御 M P U が必要に応じてそれらのテーブルを参照して 1 つのシリアルデータ S - D A T A 1 として作成し、扉装飾駆動基板 8 6 0 に出力するようになっている。

40

#### 【0 2 6 6】

扉装飾駆動基板 8 6 0 には、クロック信号 S - C L K、シリアルデータ S - D A T A 1 のほかに、周辺制御 M P U（パラレル入出力ポート）からセレクト信号 S E L 0, S E L

50

1、モード信号 S-MODE 及びラッチ信号 S-LATCH1 が入力されている。セレクト信号 SEL0, SEL1 は、周辺制御 MPU (シリアル入出力ポート) から出力されているシリアルデータ S-DATA1 が点滅データであるか階調点灯データであるかをスイッチ回路 860b に伝える信号であり、モード信号 S-MODE は、階調点灯データが階調データであるか点灯データであるかを駆動回路 860c に伝える信号であり、ラッチ信号 S-LATCH1 は、駆動回路 860c が取り込んだシリアルデータ S-DATA1 に基づいて、左発光体 217A 及び右発光体 217B に階調点灯信号を出力開始する旨を、スイッチ回路 860b を介して駆動回路 860c に伝えたり、上発光体 217C に点滅信号を出力開始する旨を、スイッチ回路 860b を介して駆動回路 860c に伝えたりする信号である。

10

#### 【0267】

なお、周辺制御基板 510 と扉装飾駆動基板 860 との基板間の配線は、両端に接続用のコネクタ (22 ピン) を有するハーネス付きコネクタの一端が周辺制御基板 510 のコネクタ CN3 (22 ピン) に接続され、図 11 に示すように前記ハーネス (426) 付きコネクタの他端 427 がコネクタホルダー 428 に取り付けられると共に (以上の構成が遊技ユニット側)、配線中継部材 113 に収められた周辺中継基板 123 のコネクタ 125 (図 52 及び図 53 では CN1、22 ピン) (外本体 100 側) と接続されている。そして、図 9 に示すように、両端に接続用のコネクタ (22 ピン) を有するハーネス付きコネクタ 920 の一端が、周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 (22 ピン) に接続され、ハーネス付きコネクタ 920 の他端が、扉形前面部材 200 に引き伸ばされて扉装飾駆動基板 860 のコネクタ CN1 (22 ピン) と接続されている (図 60 では符号 859、図 52 参照)。これらのハーネスを介して、周辺制御 MPU からのクロック信号 S-CLOCK、シリアルデータ S-DATA1、セレクト信号 SEL0, SEL1、モード信号 S-MODE 及びラッチ信号 S-LATCH1 が扉装飾駆動基板 860 に伝わるようになっている。

20

#### 【0268】

##### [セレクト回路 860a]

セレクト回路 860a は、図 61 に示すように、インバータ IC1A, IC1B (本実施形態では、東京芝浦電気製: TC74HC14)、論理積 IC2A, IC3A (本実施形態では、東京芝浦電気製: TC74HC08) を備えて構成されている。

30

#### 【0269】

インバータ IC1A, IC1B の各々は、8 つの反転回路を備えており、その 2 つ (IC1A, IC1B) にセレクト信号 SEL0, SEL1 がそれぞれ入力されている。論理積 IC2A, IC3A は、4 つの論理積回路を備えている (なお、後述の IC2B~IC2D、IC3B~IC3D も同様)。インバータ IC1A の入力端子 1 に入力されたセレクト信号 SEL0 は、入力された論理を反転して出力端子 2 から反転セレクト信号 SEL0' として出力され、論理積 IC2A の入力端子 2 に入力されている。論理積 IC2A の入力端子 1 にはセレクト信号 SEL1 が入力されており、論理積 IC2A は論理積回路であるため、入力端子 1, 2 の論理積をとってその演算結果が出力端子 3 からスイッチ回路 860b に出力される。

40

#### 【0270】

インバータ IC1B の入力端子 3 に入力されたセレクト信号 SEL1 は、入力された論理を反転して出力端子 4 から反転セレクト信号 SEL1' として出力され、論理積 IC3A の入力端子 2 に入力されている。論理積 IC3A の入力端子 1 にはセレクト信号 SEL0 が入力されており、論理積 IC3A は論理積回路であるため、入力端子 1, 2 の論理積をとってその演算結果が出力端子 3 からスイッチ回路 860b に出力される。

#### 【0271】

##### [スイッチ回路 860b]

セレクト回路 860a の論理積 IC2A, IC3A による演算結果が入力されるスイッチ回路 860b は、図 61 に示すように、論理積 IC2B~IC2D, IC3B~IC3

50

Dを備えて構成されている。論理積 I C 2 B, I C 3 Bの入力端子4にはシリアルデータ S-DATA1が入力され、論理積 I C 2 B, I C 3 Bの入力端子5にはセレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果が入力されている。論理積 I C 2 B, I C 3 Bは論理積回路であるため、入力端子4, 5の論理積をとってその演算結果が出力端子6から駆動回路 860cに出力される。

【0272】

このように、セレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果によって (I C 2 Aの出力がH IであるときはI C 3 Aの出力がLOW、I C 3 Aの出力がH IであるときはI C 2 Aの出力がLOW)、シリアルデータ S-DATA1を、論理積 I C 2 Bの出力端子6から駆動回路 860cに出力するか又は論理積 I C 3 Bの出力端子6から駆動回路 860cに出力するか、を切り替えている。

10

【0273】

なお、周辺制御基板 510と扉装飾駆動基板 860との基板間を電氣的に接続する図示しないハーネスにノイズが侵入してセクタ信号 S E L 0, S E L 1が同論理になると、セレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果によって (I C 2 A, I C 3 Aの出力が共にLOWであることによって)、シリアルデータ S-DATA1を、論理積 I C 2 Bの出力端子6から駆動回路 860cに出力せず、かつ論理積 I C 3 Bの出力端子6から駆動回路 860cに出力せずになる。これにより、ノイズの影響を受けたシリアルデータ S-DATA1を駆動回路 860cに出力することがなくなる (意図しないシリアルデータ S-DATA1が駆動回路 860cに出力されることを防止する)。このように、セレクト信号 S E L 0, S E L 1はシリアルデータ S-DATA1のノイズ対策としての役割も担っている。

20

【0274】

論理積 I C 2 C, I C 3 Cの入力端子9にはクロック信号 S-C L Kが入力され、論理積 I C 2 C, I C 3 Cの入力端子10にはセレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果が入力されている。論理積 I C 2 C, I C 3 Cは論理積回路であるため、入力端子9, 10の論理積をとってその演算結果が出力端子8から駆動回路 800cに出力される。

【0275】

このように、セレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果によって (I C 2 Aの出力がH IであるときはI C 3 Aの出力がLOW、I C 3 Aの出力がH IであるときはI C 2 Aの出力がLOW)、クロック信号 S-C L Kを、論理積 I C 2 Cの出力端子8から駆動回路 860cに出力するか又は論理積 I C 3 Cの出力端子8から駆動回路 860cに出力するか、を切り替えている。

30

【0276】

なお、周辺制御基板 510と扉装飾駆動基板 860との基板間を電氣的に接続する図示しないハーネスにノイズが侵入してセクタ信号 S E L 0, S E L 1が同論理になると、セレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果によって (I C 2 A, I C 3 Aの出力が共にLOWであることによって)、クロック信号 S-C L Kを、論理積 I C 2 Cの出力端子8から駆動回路 800cに出力せず、かつ論理積 I C 3 Cの出力端子8から駆動回路 800cに出力せずになる。これにより、ノイズの影響を受けたクロック信号 S-C L Kを駆動回路 860cに出力することがなくなる。このように、セレクト信号 S E L 0, S E L 1はクロック信号 S-C L Kのノイズ対策としての役割も担っている。

40

【0277】

論理積 I C 2 D, I C 3 Dの入力端子12にはラッチ信号 S-L A T C H 1が入力され、論理積 I C 2 D, I C 3 Dの入力端子13にはセレクト回路 860aの論理積 I C 2 A, I C 3 Aによる演算結果が入力されている。論理積 I C 2 D, I C 3 Dは論理積回路であるため、入力端子12, 13の論理積をとってその演算結果が出力端子11から駆動回路 860cに出力される。

50

## 【0278】

このように、セレクト回路860aの論理積IC2A、IC3Aによる演算結果によって（IC2Aの出力がHIであるときはIC3Aの出力がLOW、IC3Aの出力がHIであるときはIC2Aの出力がLOW）、ラッチ信号S-LATCH1を、論理積IC2Dの出力端子11から駆動回路800cに出力するか又は論理積IC3Dの出力端子11から駆動回路800cに出力するか、を切り替えている。

## 【0279】

なお、周辺制御基板510と扉装飾駆動基板860との基板間を電氣的に接続する図示しないハーネスにノイズが侵入してセクタ信号SEL0、SEL1が同論理になると、セレクト回路800aの論理積IC2A、IC3Aによる演算結果によって（IC2A、IC3Aの出力が共にLOWであることによって）、ラッチ信号S-LATCH1を、論理積IC2Dの出力端子11から駆動回路860cに出力せず、かつ論理積IC3Dの出力端子11から駆動回路860cに出力せずになる。これにより、ノイズの影響を受けたラッチ信号S-LATCH1を駆動回路860cに出力することがなくなる。このように、セレクト信号SEL0、SEL1はラッチ信号S-LATCH1のノイズ対策としての役割も担っている。

## 【0280】

## 〔駆動回路860c〕

スイッチ回路860bの論理積IC2B～IC2D、IC3B～IC3Dによる演算結果が入力される駆動回路860cは、図61に示すように、点滅制御IC4、左側用階調制御IC5、右側用階調制御IC6を備えて構成されている。

## 【0281】

## 〔点滅制御IC4〕

点滅制御IC4は、本実施形態では、東京芝浦電気製のTB62709を用いている。このTB62709は、定電流ドライバであり、発光ダイオード等を直接駆動することができる。点滅制御IC4のDATA-IN端子には、スイッチ回路860bの論理積IC3Bの演算結果、つまりシリアルデータS-DATA1が入力され、点滅制御IC4のCLOCK端子には、スイッチ回路860bの論理積IC3Cの演算結果、つまりクロック信号S-CLKが入力され、点滅制御IC4のLOAD端子には、スイッチ回路860bの論理積IC3Dの演算結果、つまりラッチ信号S-LATCH1が入力されている。なお、点滅制御IC4で取り込まれるシリアルデータS-DATA1は、その詳細な説明は後述するが、セレクト信号SEL0、SEL1の論理を制御し、点滅データとなるようになっている。

## 【0282】

このように、点滅制御IC4は、シリアルデータS-DATA1（点滅データ）を取り込み、ラッチ信号S-LATCH1が入力されると、これを契機として取り込んだシリアルデータS-DATA1（点滅データ）に基づいて、OUT-a端子～OUT-g端子から上発光体217Cに点滅信号を出力する。この点滅信号は定電流であり、この定電流が上発光体217Cに流れて上発光体217Cが点灯又は点滅する。

## 【0283】

## 〔左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6〕

左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6は、本実施形態では、テキサス・インスツルメント（TI）製のTLC5922を用いている。このTLC5922には16チャンネルの出力があり、各出力チャンネルは個別のON/OFF制御に加え、チャンネルごとに、0～80ミリアンペア（mA）の範囲でプログラム可能な定電流を流すことができる（これらの設定はMODE信号に基づいて行われる）。また、1個の外付け抵抗（図示しない）により最大出力電流を設定し、この最大出力電流に対して、0～127の128段階で出力電流を、チャンネルごとに出力することができる。

## 【0284】

左側用階調制御IC5のSIN端子には、スイッチ回路860bの論理積IC2Bの演

算結果、つまりシリアルデータ S-DATA1 が入力され、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 の SCLK 端子には、スイッチ回路 860b の論理積 IC2C の演算結果、つまりクロック信号 S-CLK が入力され、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 の XLAT 端子には、スイッチ回路 860b の論理積 IC2D の演算結果、つまりラッチ信号 S-LATCH1 が入力されている。また、左側用階調制御 IC5 の SOUT 端子と右側用階調制御 IC6 の SIN 端子とが電氣的に接続されており、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 がデジタイゼーション接続されている。これにより、左側用階調制御 IC5 の SIN 端子に入力されたシリアルデータ S-DATA1 は SOUT 端子から右側用階調制御 IC6 の SIN 端子に入力され、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 はシリアルデータ S-DATA1 を取り込むことができる。左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 の MODE 端子には、モード信号 S-MODE が入力されている。なお、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 で取り込まれるシリアルデータ S-DATA1 は、その詳細な説明は後述するが、セレクト信号 SEL0, SEL1 の論理を制御し、階調データ及び点灯データから構成された階調点灯データとなるようになっている。

10

#### 【0285】

このように、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 は、シリアルデータ S-DATA1 (階調点灯データ) を取り込み、ラッチ信号 S-LATCH1 が入力されると、これを契機として取り込んだシリアルデータ S-DATA1 (階調点灯データ) に基づいて、左側用階調制御 IC5 はその OUT0 端子～OUT15 端子から左発光体 217A に階調点灯信号を出力し、右側用階調制御 IC6 はその OUT0 端子～OUT15 端子から右発光体 217B に階調点灯信号を出力する。この階調点灯信号は、設定された階調データに基づいて最大出力電流に対して 0～127 段階の電流が左発光体 217A 及び右発光体 217B に流れて左発光体 217A 及び右発光体 217B が点灯又は階調点灯する。

20

#### 【0286】

[点滅データ及び階調点灯データの出力シーケンス]

次に、上述した周辺制御基板 510 の周辺制御 MPU (シリアル入出力ポート) から出力するシリアルデータ S-DATA1 の出力シーケンスについて説明する。このシリアルデータ S-DATA1 は、上述したように、点滅データ及び階調データにより構成されており、周辺制御基板 510 の周辺制御 ROM に予めテーブルとして複数記憶されている。周辺制御 MPU は、必要に応じてそれらのテーブルを参照して 1 つのシリアルデータ S-DATA1 として作成し、扉装飾駆動基板 860 に出力する。

30

#### 【0287】

図 62 はシリアルデータの出力シーケンスの一例を示すタイミングチャートである。周辺制御基板 510 の周辺制御 MPU は、図 62 に示すように、パラレル入出力ポートからセレクト信号 SEL0 の論理を HI にして出力するとともに、セレクト信号 SEL1 の論理を LOW にして出力する (タイミング T0)。セレクト信号 SEL0 の論理を HI、セレクト信号 SEL1 の論理を LOW にすることでシリアルデータ S-DATA1 が点滅データであることを扉装飾駆動基板 860 に伝えている。

#### 【0288】

タイミング T0 の後、点滅データの出力シーケンスを開始し (タイミング T1)、シリアル入出力ポートからクロック信号 S-CLK と同期してシリアルデータ S-DATA1 である点滅データを扉装飾駆動基板 860 に 1 ビットずつ出力するとともにパラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 の論理を LOW にして出力することによって、図 61 に示した、扉装飾駆動基板 860 の点滅制御 IC4 が点滅データを取り込む。その後、シリアル入出力ポートから点滅データをすべて出力すると、パラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 の論理を HI にして出力することによって、点滅制御 IC4 は、ラッチ信号 S-LATCH1 を契機として取り込んだ点滅データに基づいて上発光体 217C に点滅信号を出力し、上発光体 217C が点灯又は点滅する。

40

#### 【0289】

50

パラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 の論理を H I にして出力した後、パラレル入出力ポートからセレクト信号 S E L 1 の論理を L O W から H I にして出力する（タイミング T 2）。これにより、点滅データの出力シーケンスが完了する。

**【0290】**

タイミング T 2 の後、パラレル入出力ポートからセレクト信号 S E L 0 の論理を H I から L O W にして出力し、階調点灯データの出力シーケンスを開始する（タイミング T 3）。セレクト信号 S E L 0 の論理を L O W、セレクト信号 S E L 1 の論理を H I にすることでシリアルデータ S-DATA が階調データであることを扉装飾駆動基板 860 に伝えている。

**【0291】**

タイミング T 3 の後、シリアル入出力ポートからクロック信号 S-CLK と同期してシリアルデータ S-DATA 1 である階調データを扉装飾駆動基板 860 に 1 ビットずつ出力するとともにパラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 の論理を L O W にして出力することによって、図 61 に示した扉装飾駆動基板 860 の左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 が階調点灯データを取り込む。このとき、モード信号 S-MODE の論理が H I となっているため、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 は階調点灯データのうち階調データを取り込む。

**【0292】**

シリアル入出力ポートから階調点灯データのうち階調データをすべて出力すると、図示しないが、パラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 の論理を L O W から H I にして出力し、その後、ラッチ信号 S-LATCH1 の論理を H I から L O W にして出力する。そしてパラレル入出力ポートからモード信号 S-MODE の論理を H I から L O W にする。このとき、モード信号 S-MODE の論理が L O W となっているため、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 は階調点灯データのうち点灯データを取り込む。シリアル入出力ポートから階調点灯データのうち点灯データをすべて出力すると、パラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 及びモード信号 S-MODE の論理を L O W から H I にすることによって、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 は、ラッチ信号 S-LATCH1 を契機として取り込んだ階調データに基づいて、左側用階調制御 I C 5 は左発光体 217A に階調点灯信号を出力し、右側用階調制御 I C 6 は右発光体 217B に階調点灯信号を出力し、左発光体 217A 及び右発光体 217B が点灯又は階調点灯する。

**【0293】**

パラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH1 及びモード信号 S-MODE の論理を H I にして出力した後、パラレル入出力ポートからセレクト信号 S E L 1 の論理を H I から L O W にして出力する（タイミング T 4）。これにより、階調点灯データの出力シーケンスが完了する。

**【0294】**

以上説明した本実施形態のスロットマシン 1 は、周辺制御基板 510、扉装飾駆動基板 860 を備えている。周辺制御基板 510 は、シリアル入出力ポート及びパラレル入出力ポートが内蔵されたマイクロプロセッサである周辺制御 M P U を実装する。扉装飾駆動基板 860 は、周辺制御基板 510 と別体に設けられており、周辺制御 M P U のシリアル入出力ポートから出力されたシリアルデータ S-DATA 1 に基づいて、上発光体 217C に点滅信号を出力し、左発光体 217A 及び右発光体 217B に階調点灯信号を出力する。

**【0295】**

扉装飾駆動基板 860 は、点滅制御 I C 4、左側用階調制御 I C 5、右側用階調制御 I C 6、セレクト回路 860a を備えている。点滅制御 I C 4 は、シリアルデータ S-DATA 1 の点滅データを取り込み、かつ、上発光体 217C に点滅信号を出力する。左側用階調制御 I C 5 は、シリアルデータ S-DATA 1 の階調点灯データを取り込み、左発光体 217A に階調点灯信号を出力する。右側用階調制御 I C 6 は、シリアルデータ S-D

10

20

30

40

50

A T A 1 の階調点灯データを取り込み、右発光体 2 1 7 B に階調点灯信号を出力する。セレクト回路 8 6 0 a は、周辺制御 M P U のパラレル入出力ポートから出力されたセレクト信号 S E L 0 , S E L 1 に基づいて、シリアルデータ S - D A T A 1 を、点滅制御 I C 4 に出力するか、又は左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 に出力するか、を切り替える。

#### 【0296】

シリアルデータ S - D A T A 1 は、点滅制御 I C 4 の点滅データと、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 の階調点灯データとから構成されており、点滅データと階調点灯データとの形式が異なっている。

#### 【0297】

このように、シリアルデータ S - D A T A 1 は、データの形式が異なる、点滅制御 I C 4 の点滅データと、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 の階調点灯データと、から構成されており、セレクト回路 8 6 0 a が、そのシリアルデータ S - D A T A 1 を、点滅制御 I C 4 に出力するか、又は左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 に出力するか、を切り替えている。したがって、取り込むシリアルデータ S - D A T A 1 の形式が異なる、点滅制御 I C 4、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 を備えても、1つのシリアルデータ S - D A T A 1 として取り扱うことができる。

#### 【0298】

点滅制御 I C 4 は、点滅データを取り込み、上発光体 2 1 7 C に点滅信号を出力し、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 は階調データ及び点灯データから構成された階調データを取り込み、左側用階調制御 I C 5 は左発光体 2 1 7 A に階調点灯信号を出力し、右側用階調制御 I C 6 は右発光体 2 1 7 B に階調点灯信号を出力する。

#### 【0299】

シリアルデータ S - D A T A 1 は、形式の異なる、点滅データ及び階調点灯データから構成されており、セレクト回路 8 6 0 a は、周辺制御 M P U のパラレル入出力ポートから2本のセレクト信号 S E L 0 , S E L 1 が入力されており、セレクト信号 S E L 0 の論理が H I であり、かつ、セレクト信号 S E L 1 の論理が L O W であるときには点滅データを点滅制御 I C 4 に出力する一方、セレクト信号 S E L 0 の論理が L O W であり、かつ、セレクト信号 S E L 1 が H I であるときには階調点灯データを、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 に出力する。

#### 【0300】

こうすれば、1つのシリアルデータ S - D A T A 1 で、点滅制御 I C 4 に点滅データ、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 に階調点灯データを、セレクト回路 8 6 0 a に入力された、セレクト信号 S E L 0 , S E L 1 によって出力することができる。これにより、点滅制御 I C 4 は取り込んだ点滅データに基づいて上発光体 2 1 7 C に点滅信号を出力することができ、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 は取り込んだ階調点灯データに基づいて、左側用階調制御 I C 5 が左発光体 2 1 7 A に階調点灯信号を出力することができ、右側用階調制御 I C 6 が右発光体 2 1 7 B に階調点灯信号を出力することができる。

#### 【0301】

更に、セレクト回路 8 6 0 a に入力されるセレクト信号 S E L 0 , S E L 1 の論理が共に H I 又は L O W であるとき、つまり同論理であるときには、スイッチ回路 8 6 0 b による点滅制御 I C 4、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 へのシリアルデータ S - D A T A 1、クロック信号 S - C L K 及びラッチ信号 S - L A T C H 1 の出力は行われない。セレクト信号 S E L 0 , S E L 1 にノイズが侵入すると、その論理が同一（同論理）になる性質がある。この性質を利用して、セレクト回路 8 6 0 a に入力されたセレクト信号 S E L 0 , S E L 1 の論理が同論理になると、スイッチ回路 8 6 0 b が、ノイズの影響を受けたシリアルデータ S - D A T A 1 を、点滅制御 I C 4、左側用階調制御 I C 5 及び右側用階調制御 I C 6 に出力しなくなる。このように、セレクト信号 S E L 0 , S E L 1 はシリアルデータ S - D A T A 1 のノイズ対策としての役割も担っている。

10

20

30

40

50

## 【0302】

以上に説明したように、遊技ユニットを外本体100の開口109の内部に着脱交換するに際し、コネクタホルダー428を配線中継部材113に着脱可能に結合することにより、コネクタホルダー428のコネクタ425（主制御系配線類接続用コネクタ）と主中継基板122のコネクタ124（主中継用コネクタ）とが接離可能に接続され、かつコネクタホルダー428のコネクタ427（周辺制御系配線類接続用コネクタ）と周辺中継基板123のコネクタ125（周辺中継用コネクタ）とが接離可能に接続されるので、接続に供するコネクタの数が2つで済むから、接続に供するコネクタの数を減らすことができ、機種交換に際して、機種に依存しない本体部分に対して機種に依存する部分としての遊技ユニットの分離／結合の作業を容易に行うことができる。

10

## 【0303】

周辺制御基板510のマイクロプロセッサ（周辺制御MPU）のシリアル出力ポートから点灯制御用データをシリアルデータで出力し、扉装飾駆動基板860の駆動回路860cへシリアル通信により送信する構成としたので、周辺中継基板123から扉装飾駆動基板860に至るまでのハーネスの本数を減らすことができ（点灯制御用データを伝達するに要する信号線をS-DATA1の1つとすることができる結果）、扉形前面部材200が回動可能に外本体100の前面一側に取り付けているヒンジ近くの屈曲する部分のハーネスの本数を減らすことになり、扉形前面部材200と外本体100との間にハーネスが挟み込まれる虞を低く抑えることができ（ハーネスを傷めてしまうというトラブルを激減でき）、信頼性が向上する。

20

## 【0304】

以上、スロットマシン1の内部構成例を説明した。かかる構成を有するスロットマシン1によるゲームは、遊技者がメダルの掛け数を決定した状態で始動レバー210を操作すると各リール301a, 301b, 301cが回転し、この後、遊技者がリール停止ボタン211a, 211b, 211cを操作すると、対応する各リール301a, 301b, 301cが停止制御され、そして、全てのリール301a, 301b, 301cが停止すると、後述する有効ライン上での図柄の組み合わせ態様からゲーム結果を判断し、必要に応じて該当する当選役に対応する規定数のメダルが付与される。

## 【0305】

以下では、上記のスロットマシン1によって行なわれるゲームの遊技性を、より特徴的に具現化するための構造および制御について、より詳細に説明する。

30

## 【0306】

[各リールの図柄、図柄列]

各リール301a, 301b, 301cには、複数種類（この図では、合計9種類のうちいずれか）の図柄が一定間隔に配置されることで構成された図柄列（配列番号1番から14番までで示した合計14個の図柄）が表記された各リール帯（図柄帯）351a, 351b, 351cが付されている。図63では、各リール301a, 301b, 301cに付されたそれぞれのリール帯351a, 351b, 351cに表記された図柄列を平面的に展開した状態を示す。なお、図柄列中に配置された図柄を識別するために上記配列番号を便宜的に記している。

40

## 【0307】

そして、各リール301a, 301b, 301cは、各々の図柄列中に配置された図柄のうち、連続する所定数（例えば、3つ）の図柄が開口部591a（図柄表示窓ともいう、以下では図柄表示窓591aとして統一する）を介して視認可能となるように配置されている（次に説明する図64参照）。

## 【0308】

また、図柄の種類には、図63に示すように、「赤7」図柄（以下では赤7図柄といい、リール帯351a, 351b, 351cそれぞれの配列番号11番の3つが該当する）、および、「白7」図柄（以下では白7図柄といい、リール帯351cの配列番号2番が該当する）があり、これらは他の図柄に比べて大きい。また、「赤7」図柄は内側が赤で

50

塗りつぶされており、「白7」は内側が白で塗りつぶされている。このように、赤7図柄および白7図柄を他の図柄に比べて大きく且つ比較的に目立ちやすい色が施されていることから、他の図柄に比べて視認しやすくなっている。

#### 【0309】

また、「キャラクタ「S男」を形どった図柄、以下ではS男図柄という」（例えば、リール帯351aの配列番号1番等）、「キャラクタ「M子」を形どった図柄、以下ではM子図柄という」（例えば、リール帯351aの配列番号3番等）、「キャラクタ「E男」を形どった図柄、以下ではE男図柄という」（例えば、リール帯351aの配列番号4番等）、「キャラクタ「H男」を形どった図柄、以下ではH男図柄という」（例えば、リール帯351aの配列番号5番等）、「キャラクタ「I男」を形どった図柄、以下ではI男図柄という」（例えば、リール帯351bの配列番号1番等）、「キャラクタ「M男」を形どった図柄、以下ではM男図柄という」（例えば、リール帯351bの配列番号2番等）、「キャラクタ「T子」を形どった図柄、以下ではT子図柄という」（例えば、リール帯351bの配列番号3番等）、がある。

#### 【0310】

以上のように各リール帯351a、351b、351cに表記される図柄の種類は合計9種類となっている。そして、リール帯351aには5種類（S男、M子、E男、H男、赤7）、リール帯351bには4種類（I男、M男、T子、赤7）、リール帯351cには6種類（S男、白7、E男、M子、H男、赤7）の図柄が表記されている。

#### 【0311】

[有効ライン]

図64は、図柄表示窓591aを中心として、装飾部材591を部分的に拡大したところを示している。図柄表示窓591aからは、各リール301a、301b、301cの図柄列中の図柄のうち、連続する3つの図柄が視認可能となっている。この図柄が表示されている3つの位置を上から「上段（または上段位置）」、「中段（または中段位置）」、「下段（または下段位置）」という。

#### 【0312】

上記のことから、図柄表示窓591a内では、「段数×リールの数」個の図柄を表示させることが可能である。本実施形態のスロットマシン1では「段数（3）×リールの数（3）」より、図柄表示窓591a内には最大で9個の図柄を表示させることができる。

#### 【0313】

装飾部材591（表示パネルともいう、以下では表示パネル591として統一する）における右側部分（図柄表示窓591aから見て右側）には、各種のランプが備えられており、そのうち、「BET1」、「BET2」、「BET3」と記されているのがBETランプ（ベットランプ）614である。BETランプの数字（上記の「BET1」、「BET2」、「BET3」の1、2、3の数字）はそれぞれベット数（掛け数のこと、掛けたメダルの枚数に応じた数のこと）に対応している。すなわち、「1」は1ベット（掛けたメダルの枚数は1枚）、「2」は2ベット（掛けたメダルの枚数は2枚）、「3」は3ベット（MAXベットともいう、掛けたメダルの枚数は3枚）に対応している。

#### 【0314】

そして、ベット数に応じて有効となる並び（直線型）が、予め決められている。この「有効となる並び」は有効ラインとも呼ばれる。以下では有効ラインと統一する。後述する所定の当選役に対応する図柄の組み合わせは、一つの有効ライン上に並んで表示されてはじめて当該当選役に対応する図柄の組み合わせ態様として表示されたと判断されるものである。すなわち、所定の当選役に対応する図柄を構成する各図柄が図柄表示窓591a内に個々に表示されたとしても、それぞれの図柄が一つの有効ライン上に並んでいなければ、所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されたと判断されないことになる。なお、このような場合は、バラバラな図柄の組み合わせ態様が表示されたと判断される。

#### 【0315】

次に、ベット数に対応する有効ライン、および、有効ラインの数についての一般的事項を説明する。1ベットに対応する有効ラインは、各リールの中段位置を繋いだ「中段—中段—中段」となる並びの1つの有効ライン621（中段ライン621）のみである。これを「1BETライン」という。

#### 【0316】

2ベットでは、前述の1BETラインのほかに、各リールの上段位置を繋いだ「上段—上段—上段」となる並びの有効ライン622a（上段ライン622a）、および、各リールの下段位置を繋いだ「下段—下段—下段」となる並びの有効ライン622b（下段ライン622b）、の2つの有効ラインが新たに加えられる。この上段ラインと下段ラインの2つの有効ラインのことをまとめて「2BETライン」という。従って、2ベットの場合は合計で3つ有効ラインがあることになる。

10

#### 【0317】

3ベットでは、前述の1BETライン、2BETラインのほかに、左リールの上段位置及び中リールの中段位置及び右リールの下段位置を繋いだ「上段—中段—下段」となる右下がりの並びの有効ライン623b（右下がりライン623b）、および、左リールの下段位置及び中リールの中段位置及び右リールの上段位置を繋いだ「下段—中段—上段」となる右上がりの並びの有効ライン623a（右上がりライン623a）、の2つの有効ラインが新たに加えられる。この右上がりラインと右下がりラインの2つの有効ラインのことをまとめて「3BETライン」という。従って、3ベットの場合は合計で5つ有効ラインがあることになる。

20

#### 【0318】

上記は一般的なスロットマシンに代表される回胴式遊技機の有効ラインについての説明であるが、有効ラインは上記のような直線型の並びに限られることはない。さらに、上記のようにベット数が増えるごとに対応する有効ラインを増やす態様に限られない。以下では、本実施形態のスロットマシン1の有効ラインについて、図65を用いて具体的に説明する。図65は、本実施形態のスロットマシンの有効ラインを説明するための図である。

#### 【0319】

本実施形態のスロットマシン1では、掛け数は3ベット（MAXベット）のみとする。そして、図65（a）に示すように、図64の図柄表示窓591a内で「上段—中段—下段」となる右下がりの並びの有効ライン623b（右下がりライン623b）と、図65（b）に示すように、図64の図柄表示窓591a内で「下段—中段—上段」となる右上がりの並びの有効ライン623a（右上がりライン623a）と、を有効ラインに含んでいる。従って、スロットマシン1では、上記以外のライン（中段ライン621、上段ライン622a、下段ライン622b）は有効ラインに含まれない。

30

#### 【0320】

さらに、本実施形態のスロットマシン1では、直線型の有効ラインとは異なる変則型の有効ラインをも有している。この変則型の有効ラインは、図65（c）に示すように、図64の図柄表示窓591a内で「上段—中段—上段」となる角度が相対的に大きいV字型の並びの有効ライン624a（大角V字型ライン624a）、および、図65（d）に示すように、図64の図柄表示窓591a内で「下段—中段—下段」となる角度が相対的に大きい逆V字型の並びの有効ライン624b（大角逆V字型ライン624b）、である。

40

#### 【0321】

このように、本実施形態のスロットマシン1では、2パターンの直線型の有効ライン（右上がりライン623a、右下がりライン623b）と、2パターンの変則型の有効ライン（大角V字型ライン624a、大角逆V字型ライン624b）と、の計4パターンの有効ラインを有している。

#### 【0322】

これにより、入賞役に対応する図柄の組み合わせが所謂バラケ目（図柄組み合わせが異なる図柄で構成される目）であったとしても、遊技者が入賞役を把握することが可能となる。入賞役に対応する図柄に組み合わせが所謂バラケ目であると入賞したか否かを把握し

50

難くなるものの、いずれか一の列については上段、中段および下段のうち一つの段に表出された図柄のみが有効化され且つ有効組み合わせも4通りなので、入賞役を把握する意思が遊技者にあれば把握することが可能である。また、全ての回動表示体について小窓部内の上段、中段および下段の全ての段に図柄が一つずつ表出されるにもかかわらず一部が無効化されるので、回動表示体の回動の停止制御が複雑とならず、制御負荷が徒に高められることもない。

#### 【0323】

なお、有効ラインは、上記のラインに限られない。例えば、有効ラインが、左右方向に並べて配置された三列のリール301a～301cのうちいずれか一の列については上段、中段および下段のうちいずれか一つの段に表出された図柄を必ず通過し、且つ、他の二つの列については上段、中段および下段から選ばれた二つの段のうちいずれかの段に表出された図柄を通過するようにしても良い。これによると、有効ラインは4パターンとなり、「下段－上段－下段」となる角度が相対的に小さいV字型の並びのライン（図示せず）、および、「上段－下段－上段」となる角度が相対的に小さい逆V字型の並びのライン（図示せず）も、有効ラインとなりうる。

10

#### 【0324】

また、有効ラインが通過する位置に表出される位置を有効位置と称すると、上記一の列については、上段、中段および下段のうちいずれか一つの段が有効位置となり（つまり、当該一の列上の有効位置は1つのみである）、当該一の列を除く他の二つの列については、上段、中段および下段のうち二つの段が有効位置となる。これにより、いずれの入賞役に対応する図柄組み合わせが導出されたとしても、上記一の列については有効位置が一つであるから、当該入賞役に対応する図柄組み合わせを構成する図柄は必ず当該有効位置に表出されることとなる。

20

#### 【0325】

このような場合であっても、入賞役に対応する図柄の組み合わせが所謂バラケ目であったとしても、入賞役を把握する意思が遊技者にあれば把握することが可能である。また、全ての回動表示体について小窓部内の上段、中段および下段の全ての段に図柄が一つずつ表出されるにもかかわらず一部が無効化されるので、回動表示体の回動の停止制御が複雑とならず、制御負荷が徒に高められることもない。

#### 【0326】

##### [遊技状態表示部]

その他、表示パネル591には、スロットマシン1の遊技状態に合わせて点灯（あるいは点滅）可能なランプ及びLED類などの表示器が設けられている。そして、これらの表示器が配置された領域が、遊技者がスロットマシン1に関する各種状態を把握するための遊技状態表示部を構成する。なお、遊技状態表示部における各種表示器の点灯（あるいは点滅）制御は、先述の遊技状態表示基板450によって実行される。

30

#### 【0327】

遊技状態表示部には、図64における上側から、「ERR」という文字の描かれたエラーランプ604および「OFF」という文字の描かれた打止めランプ605、上記BETランプ614のすぐ下に位置して「REP」という文字の描かれたリプレイランプ606、「STR」という文字の描かれたスタートランプ608、「INS」という文字の描かれたメダルINランプ610、及び2つの横並びの7セグメントLEDを備えた払出枚数表示LED612がそれぞれ備えられている。なお、これらの他に後述するボーナスゲームの当選を告知するボーナス告知ランプや、ボーナスゲームなどでのメダルの累計払い出し枚数を表示したり、ボーナスゲームをカウントしたりする7セグメントLED等を別途設けてもよい。

40

#### 【0328】

エラーランプ604は、スロットマシン1の遊技中に何かトラブル、故障等が生じた場合に点灯（あるいは点滅）を開始し、現在トラブル等が生じていることを遊技者等（ホールの係員なども含む）に知らせる役割を持っている。

50

## 【0329】

打止めランプ605は、先述の打止めスイッチがONにセットされており、ボーナスゲームが終了した後にメダルを受け付けない打止め状態となったときに、その打止め状態の発生を遊技者等（ホールの係員なども含む）に知らせる役割を持っている。

## 【0330】

リプレイランプ606は、ゲーム結果がリプレイ（後述する）となった場合に、再遊技（新たにメダルを掛けずにもう一度遊技ができること）ができることを遊技者に知らせる役割を持っている。

## 【0331】

スタートランプ608は、ベット数がMAXベットに達すると点灯（あるいは点滅）を開始し、遊技者に始動レバー210の操作（始動操作）を促す役割を持っている。

10

## 【0332】

メダルINランプ610は、ベット数が最大（MAXベット）になるまで点灯（あるいは点滅）を続けることにより、遊技者にベットを促す役割を持っている。

## 【0333】

払出枚数表示LED612は、ゲーム結果に伴うメダルの払い出しがある場合に、その払い出し数（払出されるメダルの枚数）を表示することにより、遊技者にメダルの払出枚数を知らせる役割を持っている。

## 【0334】

〔当選役と図柄の組み合わせ〕

20

ここで、スロットマシン1の当選役（入賞役と呼ばれるものを含む）と、それに対応する図柄の組み合わせについて、図66を用いて具体的に説明をする。図66は、スロットマシン1の各当選役と対応する図柄の組み合わせ及びその特典（払い出し枚数等、以下では遊技特典という）を示したものである。なお、この図66は、遊技者に向けた配当表（各当選役の遊技特典の簡単な説明を表記したもの）として表示パネル591等に表記するものとしてもよい。

## 【0335】

前述したとおり、各リール301a、301b、301cには、それぞれリール帯351a、351b、351cが付されている。リール帯ごとに図柄の順番や図柄の種類等はそれぞれ異なった順番になっており、例えば、複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して図柄表示窓591a内に表示されることの無いものとなっている。なお、図柄表示窓591a内に複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して表示されなければ、いくつかのリール帯の図柄の順番や図柄の種類が同じであってもよい。

30

## 【0336】

そして、全てのリール301a、301b、301cを停止させた際に図柄表示窓591a内に表示される表示内容（図柄の組み合わせ態様）から所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されたか否かが判断される。具体的には、図柄表示窓591a内で前述の有効ラインのいずれか1つのラインに所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されているか否かが判断される。すなわち、スロットマシン1では有効ラインは4つ（4つのライン）ということになる（複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して図柄表示窓591a内に表示されない）。

40

## 【0337】

以下では、所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様がいずれか一つの有効ライン上に表示されることを、（所定の）当選役に対応する図柄（これを当選役図柄という）の組み合わせが揃う、あるいは、当選役図柄が揃うと称する。

## 【0338】

スロットマシン1の図柄には、「赤7図柄」、「白7図柄」、「S男図柄」、「M子図柄」、「E男図柄」、「H男図柄」、「I男図柄」、「M男図柄」、「T子図柄」があることは既に述べたとおりであるが、このうち、「赤7図柄」および「白7図柄」は、他の図柄に比べて目立ち易く、識別しやすい図柄となっている。ここでいう識別のし易さとは

50

、リールの回転中や、リールの停止した状態を含めて遊技者が容易に図柄を識別することができる度合いの高さをいう。このうち、「赤7図柄」は、各リール301a, 301b, 301cに1つしかなく、加えて色彩も赤と他の図柄に比べて視認しやすい。また「白7図柄」は右リール301cのみにしかなく、しかもその数は1つである。また、加えて色彩も白であることから、他の図柄に比べて視認しやすいものである。これらの図柄はリールの回転中もその色彩や図柄の大きさから、遊技者が目標の図柄にすることが容易である。

#### 【0339】

これらの図柄はそれだけでは象徴的な図柄に過ぎないものであるが（図柄1つだけでは当選役に対応しない。ただし、後述するとおり、当選役がチェリーの場合は図柄一つだけで当選役に対応する）、所定の組み合わせとなることにより当選役に対応する図柄の組み合わせとなるものである。以下、図66に示された各当選役に対応する所定の図柄の組み合わせ態様について説明する。

10

#### 【0340】

[ビッグボーナス、レギュラーボーナス]

図66に示すように、BBと示されている当選役が、ビッグボーナス（以下ではBBと呼称する）である。このBBには、対応する図柄（BB図柄）の組み合わせ態様として「赤7図柄ー赤7図柄ー赤7図柄」が予め決められている。つまり、全て「赤7図柄」からなる図柄の組み合わせが1つの有効ライン上に揃うと、BB図柄が揃ったということになる。

20

#### 【0341】

BB図柄が揃うと、ビッグボーナスゲーム（以下、BBゲームという）という遊技特典が付与される。このBBゲームは、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われ、規定枚数のメダル（例えば、400枚）を賞として払い出すまで継続して実行される。払い出されたメダルが規定枚数分に到達すると（あるいは規定枚数を超えた場合としてもよい）、BBゲームは終了となる。

#### 【0342】

また、このスロットマシン1では、BB図柄が揃った際（BB図柄が揃った当該ゲーム）には、メダルは付与されない。つまり、BB図柄が揃うことはBBゲームへ移行する契機としての役割を果たすことになる。また、BB図柄は各リール301a, 301b, 301cにそれぞれ1つずつしか配置されていないため（図63参照）、BB図柄を図柄表示窓591a内に正確に狙って（後述する引き込む制御可能な範囲で）停止操作（リール停止ボタン211a, 211b, 211cを押す操作）を行わないと、BB図柄を揃えることができない。このように目的の図柄（この例ではBB図柄）を狙って停止操作を行うこと、即ち「目押し」は、スロットマシン1に代表される回胴式遊技機における技量（または技術、遊技者が意図して行う必要がある操作）の一つである。

30

#### 【0343】

よって、遊技者の「目押し」の技量が高ければ（主に遊技に熟練した遊技者等、遊技の熟練度が高い遊技者）、目的の図柄を狙った位置（例えば、図柄表示窓591a内）に表示させる（停止させる）ことが容易なものとなる。一方、遊技者の「目押し」の技量が低ければ（主に遊技に未熟な遊技者等、遊技の熟練度が低い遊技者）、目的の図柄を狙った位置（例えば、図柄表示窓591a内）に表示させる（停止させる）ことが容易なものとはならない（困難であるといえる）。

40

#### 【0344】

さらに、BBゲームが終了すると、第3RTゲーム（後述の図69（d）に示される当たり値判定テーブルに基づいて行われるゲーム）という遊技特典が付与される（詳細は後述する）。この第3RTゲームでは、所定のゲーム回数にわたり遊技者に有利な状態が継続するものである（例えば、所定の当選役に一定期間当選しやすくなるなど）。すなわち、BB図柄が揃うと、BBゲームでメダルを獲得できることに加えて、遊技者に有利な状態になるという付加的な特典（例えば、さらにメダルを多く獲得できる等）が付与される

50

ということになる。

#### 【0345】

また、R Bと示されている当選役は、レギュラーボーナス（以下ではR Bと呼称する）である。R B図柄が揃ったときの図柄の組み合わせ態様は「赤7図柄－赤7図柄－白7図柄」となっている。

#### 【0346】

R B図柄が揃うと、レギュラーボーナスゲーム（以下、R Bゲームという）という遊技特典が付与される。このR Bゲームは、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われ、B Bゲームが実行される場合よりも少ない規定枚数のメダル（例えば、120枚）を払い出すまで継続して実行される。払い出されたメダルが規定枚数分に到達すると（あるいは規定枚数を超えた場合としてもよい）、R Bゲームは終了となる。なお、規定のゲーム回数だけ（例えば8回）継続させて、この規定のゲーム回数に到達すると、R Bゲームを終了させるものとしてもよいし、あるいは、規定枚数分に到達するか、規定のゲーム回数に到達するか、のいずれかの条件が満たされた場合にR Bゲームを終了させるものであってもよい。また、R Bゲームが規定のゲーム回数（例えば12回）に到達するか、当該R Bゲーム期間中に規定の入賞回数に到達するか（例えば、何れかの当選役に8回当選する等）、のいずれかの条件が満たされた場合にR Bゲームを終了させるものであってもよい。

#### 【0347】

R B図柄が揃った場合も当該ゲームではメダルの付与はされず、R Bゲームへ移行する契機としての役割のみとなっている。また、R B図柄を構成する各図柄（赤7図柄、白7図柄）も、B B図柄の場合と同様、各リール301a、301b、301cにそれぞれ1つつしか配置されていないため（図63参照）、目押しが必要な図柄となる。

#### 【0348】

さらに、R Bゲームが終了すると、第4R Tゲーム（後述の図70（a）に示される当たり値判定テーブルに基づいて行われるゲーム）という遊技特典が付与される（詳細は後述する）。この第4R Tゲームも、所定のゲーム回数にわたり遊技者に有利な状態（例えば、所定の当選役に一定期間当選しやすくなるなど）が継続するといった点において、B Bゲームの終了後に付与される第3R Tゲームと同様である。すなわち、R B図柄が揃うと、R Bゲームでメダルを少量獲得したうえで、遊技者に有利な状態になるという付加的な特典（例えば、さらにメダルを多く獲得できる等）が付与されるということになる。

#### 【0349】

このように、スロットマシン1ではB Bゲーム、R Bゲームという2つのボーナスゲームにより遊技者がメダルを集中して獲得できる機会が設けられている。ただし、遊技者が大量のメダルを獲得することが可能なものはB Bゲームだけである。また、スロットマシン1では、1回のゲームで払い出されるメダルの最大枚数（例えば、15枚）が予め決められており、1回のゲーム結果として払い出されるメダルの枚数はこの最大枚数を超えないものとなっている。このことから、R Bゲームが開始してから終了するまでの間に獲得可能なメダルの枚数は、1回のゲームで獲得可能な最大枚数（15枚）に比べれば多いものの、B Bゲームが開始してから終了するまでの間に獲得可能なメダルの枚数に比べると相当に少なくなっている（約1／4程度）。なお、メダルの獲得が容易な複数回に亘るボーナスゲームが行われる状態や、当該ゲームの実行が確定された状態では、ボーナス抽選は行われない。

#### 【0350】

[リプレイ（リプレイ1、リプレイ2）]

図66に示すように、リプレイ1（R P 1）と示されている当選役には、対応する図柄（リプレイ1図柄）の組み合わせ態様として「H男図柄－I男図柄－H男図柄」が予め決められている。

#### 【0351】

リプレイ1図柄が揃うと、リプレイゲームという遊技特典が付与される。このリプレイ

10

20

30

40

50

ゲームでは、改めてメダルを投入もしくはベット操作をすることなく（自動的にベットされる）、次回のゲームとして行うゲームを再遊技として実行できる。その場合の有効ライン数は、リプレイ図柄が揃った当該ゲームの有効ライン数と同じとなる。

**【0352】**

また、リプレイ2（RP2）と示されている当選役には、対応する図柄（リプレイ2図柄）の組み合わせ態様として「H男図柄－T子図柄－H男図柄」が予め決められている。

**【0353】**

リプレイ2図柄が揃ったときも、リプレイ1図柄が揃ったときと同様に、リプレイゲームという遊技特典が付与される。このリプレイゲームでも、改めてメダルを投入もしくはベット操作をすることなく（自動的にベットされる）、次回のゲームとして行うゲームを再遊技として実行できる。その場合の有効ライン数は、リプレイ図柄が揃った当該ゲームの有効ライン数と同じとなる。

10

**【0354】**

ここで、リプレイ1図柄が揃った場合には、リプレイゲームが行なわれてもその後の遊技状態を変化させることがなく、抽選処理から特典付与までが全て一回のゲームで完結する。一方、リプレイ2図柄が揃ってリプレイゲームが行なわれたのちは、当選役としてのリプレイ2図柄が揃ったとき（リプレイ2に当選したとき）の遊技状態によっては、第1RTゲーム（後述の図69（b）に示される当たり値判定テーブルに基づいて行われるゲーム）に移行する場合がある（詳細は後述する）。このように、2種類のリプレイ（リプレイ1およびリプレイ2）は、次回のゲームを再遊技として実行できる点において同様であるものの、その後に第1RTゲームに移行するか否かといった点で存在意義が異なっている。

20

**【0355】**

なお、本明細書において、「当選」は抽選に当選したことを意味し、当該抽選に当選したことを条件に、当該当選役図柄が有効ライン上に揃うこととなる。ただし、上述の「目押し」に失敗すると、たとえ抽選に当選したとしても当該当選役図柄が有効ライン上に揃わない場合がある。

**【0356】**

なお、本実施形態では、上記のように当選種別としての「リプレイ」に2種類（リプレイ1およびリプレイ2）を設けているため、以下では、単に「リプレイ」と称するときは、リプレイ1およびリプレイ2の両方を指すものとする。

30

**【0357】**

このように、リプレイ図柄が揃った際にもメダルは付与されず、リプレイゲームへ移行する契機としての役割を持たせている。このリプレイゲームの遊技特典の特徴は、メダルの払出しを行わない代わりに次回のゲームで新たにメダルを消費する（ベット操作する）必要がないことである。またリプレイはメダルの払い出しを伴わない当選役であるため、例えばその当選確率を高くすることにより、当選頻度が高くなったとしてもホールにとって不利益となることは非常に少ないといえる。従って、スロットマシン1では、概ね7回に1回程度は当選する確率としている（詳細は後述）。これにより、遊技者が消費するメダルの量（一定時間当たりにつき消費するメダル数）をある程度一定の範囲に保つことが可能となる。つまり、リプレイという当選役を設けることで、ゲーム進行における過剰なメダルの消費を抑える役割を持たせることができる。

40

**【0358】**

また、各リール301a, 301b, 301cにリプレイ図柄をそれぞれ満遍なく配置する（例えば、リプレイ図柄からリプレイ図柄までの間に配置する他の図柄（リプレイ図柄とは異なる種類の図柄のこと）を1個から最大でも4個までにすることにより、リプレイ図柄を目押しの必要なく揃えることのできるものとする）ことができる。なお、この図柄の配置と目押しの必要性との関係等については後述のリール停止処理にて説明する。

**【0359】**

[ベル（ベル1、ベル2）]

50

図66に示すように、ベル1と示されている当選役には、対応する図柄（ベル1図柄）の組み合わせ態様として「M子図柄－T子図柄－M子図柄」が予め決められている。

【0360】

ベル1図柄が揃うと、規定枚数（例えば、5枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しは当該ゲームが終了したときに行われる。つまり、ベル1図柄が揃うと5枚のメダルの払出しという遊技特典が付与される。

【0361】

また、ベル2と示されている当選役には、対応する図柄（ベル2図柄）の組み合わせ態様として「M子図柄－I男図柄－M子図柄」が予め決められている。

【0362】

ベル2図柄が揃ったときも、ベル1図柄が揃ったときと同様に、規定枚数（例えば、5枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しも当該ゲームにて行われる。つまり、ベル2図柄が揃うと5枚のメダルの払出しという遊技特典が付与される。

【0363】

ここで、ベル1図柄が揃った場合には、5枚のメダルの払出しが行なわれてもその後の遊技状態を変化させることがなく、抽選処理から特典付与までが全て一回のゲームで完結する。一方、ベル2図柄が揃って5枚のメダルの払出しが行なわれたのちは、当選役としてのベル2図柄が揃ったとき（ベル2に当選したとき）の遊技状態によっては、第2RTゲーム（後述の図69（c）に示される当たり値判定テーブルに基づいて行われるゲーム）に移行する場合がある（詳細は後述する）。このように、2種類のベル（ベル1およびベル2）は、5枚のメダルの払い出しといった遊技特典が付与される点において同様であるものの、その後に第2RTゲームに移行するか否かといった点で、存在意義が異なっている。

【0364】

なお、本実施形態では、上記のように当選種別としての「ベル」に2種類（ベル1およびベル2）を設けているため、以下では、単に「ベル」と称するときは、ベル1およびベル2の両方を指すものとする。

【0365】

このように、ベルはゲームを進めるうえでメダルの増加を期待できたり、メダルの消費を抑えることが期待できたりする当選役であるといえる。ただし、ベルに当選する頻度が高くなると、遊技者はゲームを進めていくだけでメダルを増加させることが可能となってしまう（BBやRBに当選しなくともメダルが増加してしまう虞がある）、スロットマシン1のゲーム性が損なわれてしまう。また、遊技者が過度のメダルを獲得することが容易となり、ホールとの利益バランスが崩れるという事態を招いてしまうことも危惧される。これらのことから、ベルという当選役には、ゲーム進行の中で遊技者がメダルを大量消費してしまうことを抑える程度の役割を持たせるに留め、リプレイに比べて当選確率を低く抑えている。従って、ベル図柄についても、前述のリプレイ図柄と同様、各リール301a, 301b, 301cに満遍なく配置して目押しの必要なく揃えられるものとしても問題ない。なお、この図柄の配置と目押しの必要性との関係等については後述のリール停止処理にて説明する。

【0366】

[スイカ]

図66に示すように、スイカと示されている当選役には、対応する図柄（スイカ図柄）の組み合わせ態様として「E男図柄－I男図柄－E男図柄」が予め決められている。

【0367】

スイカ図柄が揃うと、ベル図柄が揃った場合よりも多い規定枚数（例えば、9枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しは当該ゲームにて行われる。つまり、スイカ図柄が揃うと9枚のメダルの払出しという遊技特典が付与される。すなわち、スイカ図柄が揃った場合には、9枚のメダルの払出しが行なわれてもその後の遊技状態を変化させることがなく、抽選処理から特典付与までが全て一回のゲームで完結する。

## 【0368】

スイカについても、前述のベルと同様に、ゲームの進行の中で遊技者がメダルを大量消費してしまうことを抑える程度の役割を持たせるに留め、リプレイに比べて当選確率を低く抑えている。さらに、スイカは、ベルと比べてメダルの払い出しが多く、かつ、後述するようにボーナスとの重複割合が高いことから、ベルに比べて当選確率を低く抑えている。従って、スイカ図柄についても、前述のリプレイ図柄等と同様、各リール301a, 301b, 301c（特に右リール301c）に満遍なく配置する（この場合は、スイカ図柄からスイカ図柄までの間に配置する他の図柄を1個から最大4個までとする）ことにより、スイカ図柄を目押しの必要なく揃えることのできるものとしても問題ない。なお、この図柄の配置と目押しの必要性との関係等については後述のリール停止処理にて説明する。

10

## 【0369】

[チェリー]

図66に示すように、チェリーと示されている当選役には、対応する図柄（チェリー図柄）が予め決められている。また、チェリー図柄については、「ANY-M男図柄-ANY」というように、有効ライン上にチェリー図柄が1つあらわれるだけで（この例では、中リール301bの中段に停止するのみで）、チェリー図柄が揃ったとみなされる。ここでいう「ANY」とはいずれの図柄でもよいことを示す。そして、チェリー図柄が揃うと、当該ゲームにて規定枚数（例えば、3枚）のメダルの払い出しが行われる。

20

## 【0370】

従って、チェリー図柄は、全てのリールが停止した状態における図柄の組み合わせ態様により揃ったと判定されるのではなく、少なくとも1つのリールについてのみ、当該リールが停止した状態において有効ライン上に表示された図柄により揃ったと判定されるものであるといえる。ただし、メダルの払い出しは全てのリール停止後に行われる。なお本実施形態のスロットマシン1では上記でいう「少なくとも1つのリール」を中リール301bとしている。

## 【0371】

ここで、本実施形態では、先述した有効ライン（図65参照）から明らかなように、4つの有効ライン（623a, 623b, 624a, 624b）の全てが、中リール301bにおける有効ライン判定位置を「中段」としている。そのため、チェリー図柄が揃った場合（つまり、M男図柄が中リール301bの中段に停止表示された場合）には、当該チェリー図柄は必ず4つの有効ライン上に重複して揃ったことになる。従って、このときの払い出し枚数は、

30

[ 3枚（チェリーの払い出し枚数）×4（有効ライン数）=12枚 ]

となる。つまり、チェリー図柄が揃うと12枚のメダルの払い出しという遊技特典が付与される。

## 【0372】

チェリーについても、前述のベルおよびスイカと同様に、ゲームの進行の中で遊技者がメダルを大量消費してしまうことを抑える程度の役割を持たせるに留め、リプレイに比べて当選確率を低く抑えている。さらに、チェリーは、ベルやスイカなどの他の小役と比べてメダルの払い出しが最も多く、かつ、後述するようにボーナスとの重複割合が極めて高いことから、全ての小役のなかで最も当選確率を低く抑えている。

40

## 【0373】

そして、本実施形態では、チェリー図柄については、前述のリプレイ図柄等とは異なり、各リール301a, 301b, 301c（特に中リール301c）に偏った配置とすることにより、目押しをしなければ確実に揃えることができない図柄としている。具体的には、図63に示すように、チェリー図柄を中リール301cのみに、しかもこの中リール301cに1つだけ配置するようにすることで、目押しをしなければ揃えることが困難となっている。なお、チェリー図柄を目押しが必要な図柄とするために、各リール301a, 301b, 301cにおいて、チェリー図柄からチェリー図柄までの間に配置する他の

50

図柄の個数を、後述する図柄の引き込み可能な範囲を超えた個数としてもよい。

【0374】

これらのことから、チェリーは、少なくとも1つのリールについてのみ、当該リールが停止した状態において有効ライン上に当該チェリー図柄が表示されれば揃ったと判定される当選役であり、なおかつ、最大枚数の払い出しのある当選役であることになる。

【0375】

また、前述したベル、スイカおよびチェリーはいずれもメダルの払い出しという遊技特典に対応した当選役であることから、以下では、必要に応じてこれらをまとめて「小役」と呼ぶ。

【0376】

なお、本実施形態のスロットマシン1では、ベル、スイカおよびチェリーを小役として説明したが、これらの他にさらに小役を設けることもできる。例えば、ベル図柄、スイカ図柄およびチェリー図柄とは異なる種類の図柄を設けて、これに対応するメダルの払い出し枚数（規定枚数）を異ならせて上記の小役と区別したり、あるいは各リール301a, 301b, 301cの図柄の配置数を少なくして、目押しの必要な当選役図柄として難易度をつけたりすることも可能である。

【0377】

[ボーナス専用役]

さらに、図66に示すように、BBゲーム（及びRBゲーム）中のみ有効となる当選役としてボーナス専用役がある。このボーナス専用役に対応する図柄（ボーナス専用役図柄）の組み合わせ態様は「E男図柄-T子図柄-E男図柄」が予め決められている。

【0378】

BBゲーム（以下ではRBゲームも含める）中にボーナス専用役図柄が揃うと、規定枚数（例えば、15枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しは当該ゲームにて行われる。つまり、ボーナス専用役図柄が揃うと15枚のメダルの払い出しという遊技特典が付与される。つまり、ボーナス専用役は、BBゲーム中限定の小役ともいえる。そして、BBゲーム中はこのボーナス専用役を揃いやすくすることにより、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームを集中して実行することができる。従って、ボーナス専用役図柄の組み合わせを構成する各図柄（E男図柄-T子図柄-E男図柄）も前述のとおり各リール301a, 301b, 301cに満遍なく配置されているため、ボーナス専用役図柄についても目押しの必要なく揃えることができるものとなっている。

【0379】

なお、RBゲームでは、上記ボーナス専用役とは異なる当選役を設けてもよい。さらには、ボーナス専用役のようなボーナスゲーム中限定の小役を設けずに、上記ベルやチェリーなどを代わりに用いるものとしてもよい。

【0380】

[ハズレ]

図66に示された当選役のいずれにも該当しない場合は、ハズレとなる。そして、ハズレとなった当該ゲームでは、メダルの付与は行われず、また次回以降のゲームに変化を及ぼすこともない。なお、ハズレは遊技者に当該ゲーム及び次回以降のゲームにおいて何の遊技特典も付与しない当選役であるともいえる。

【0381】

以上がスロットマシン1におけるそれぞれの当選役と、それぞれの当選役に対応する図柄の組み合わせ態様である。これらからいえることは、スロットマシン1では、ボーナス図柄（BB図柄及びRB図柄）及びチェリー図柄を除く全ての当選役図柄が目押しの必要なく揃えることができるということである。つまり、遊技者は毎回のゲームに特に目押しを行うことにより絶えず緊張（集中するため）を強いられて疲労してしまうといったことが極力軽減され、スムーズなゲームの進行が可能となる。

【0382】

なお、これらの図柄は上記で説明した図柄や図柄の組み合わせ態様に限定されるもので

10

20

30

40

50

はない。また、上記の図柄に加えて複数種類の図柄を新たに設けることもできる。そして、当選役の種類をさらに増やすことや、あるいは減らすこともできる。さらに、上記で述べた当選役は全てを必ず設けることに限定されるものではなく、適宜必要な種類の当選役を選ぶこととしてもよい。

#### 【0383】

[ゲーム処理]

次に、スロットマシン1におけるゲーム処理の流れについて説明する。以下のゲーム処理は、主制御基板409（主に、主制御MPU）にて実行される制御プログラム上の処理手順に沿って進行する。

#### 【0384】

図67は、スロットマシン1における基本的な1ゲームの処理手順を一通り示している。先ずステップS1では、ゲームスタートに備えるための初期設定を実行する。特に電源の立ち上げ時等においては、前述した各種装置の接続及び作動状況を確認するとともに、バックアップデータの有無を確認し、バックアップデータが存在する場合には、電源断前の状態に復帰させる処理を実行する。

#### 【0385】

次のステップS2では、投入口203から投入されたメダルの枚数により、あるいはすでに貯留されているメダルがある場合にはMAXベットボタン206（あるいは1ベットボタン205）の押下操作により掛け数が決定され、始動レバー210の操作待ちの状態となる。すなわち、1回のゲームの掛け数が決定され、始動レバー210の操作が可能な状態となるまでがBET処理にて実行される。

#### 【0386】

ステップS3では、ステップS2において操作待ちの状態となった始動レバー210の操作によりゲームをスタートさせるとともに、いずれかの当選役を内部抽選の結果とするか否かを決定するための内部抽選処理を実行する。この内部抽選処理とは、次のステップS4にて回転を開始する全てのリール301a, 301b, 301cが停止状態（遊技者の停止操作により停止状態となること）となる前の段階において、いずれかの当選役を当該ゲームの抽選結果とするかを決定するために実行されるものである。すなわち、この抽選の抽選結果がいずれかの当選役に該当する場合に限り、該当する当選役が許容されるのである。

#### 【0387】

次にステップS4では、ステップS3の内部抽選処理の終了に伴い全てのリール301a, 301b, 301cの回転を開始させるリール回転処理を実行する。このリール回転処理においては、全てのリール301a, 301b, 301cの回転が開始された時点でリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作を有効とし、リール停止ボタン211a, 211b, 211cが有効になったことを知らせる操作有効ランプ（図示しない）を点灯させるとともに、次のリール回転処理が実行されるまでのタイマカウントを開始する。なお、操作有効ランプは各リール停止ボタン211a, 211b, 211cにそれぞれ内蔵されるランプである。

#### 【0388】

ステップS5では、遊技者によるリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作が受け付けられて、その受け付け順に操作有効ランプを消灯させるとともに、対応するリール301a, 301b, 301cの回転を停止させるリール停止処理を実行する。

#### 【0389】

次のステップS6では、ステップS5において全てのリール301a, 301b, 301cの回転が停止状態になったと判定した時点で、有効ライン上に表示された表示内容（図柄の組み合わせ態様）と、上記のステップS3において決定された内部抽選の結果として許容されているものを照合して当選役の判定を行う判定処理を実行する。

#### 【0390】

ステップS7では、ステップ6において判定された当選役に対応する遊技特典の内容に基づくメダルの払出処理を実行する。また当選役がBBやRB、リプレイの場合には、それぞれ遊技状態の変更や再遊技等の各種遊技特典に付与を実行する。

#### 【0391】

以上が、スロットマシン1の基本的な1ゲームの処理手順である。ここで、ステップS2（BET処理）、ステップS3（内部抽選処理）、ステップS4（リール回転処理）は、一連の操作として遊技者により行われるものである。従って、これらの処理（ステップS2、ステップS3、ステップS4）をまとめて始動処理と呼ぶ。以下ではこの始動処理の具体的な説明をする。

#### 【0392】

10

##### [始動処理]

図68は、始動処理で行われる各処理を具体的に示したものである。

#### 【0393】

始動処理では、まずステップS101にてメダルの投入または1ベットボタン205、MAXベットボタン206の操作が待ち受けられる。MAXベット操作またはメダル投入があると、ステップS101の判定が満たされ、ステップS102に移る。なお、この判定はMAXベットに相当するメダルの投入（つまり、3枚以上のメダルの投入）やMAXベットとなる1枚ベットボタン205、MAXベットボタン206の操作が有った場合にのみ満たされるものとしている。

#### 【0394】

20

次のステップS102では、受付処理として、ベット数（この例ではMAXベットのみ）を決定するとともに、ベット数に応じた有効ラインランプを点灯させる。

#### 【0395】

ステップS103では、始動レバー210の操作を有効化する。始動レバー210の操作が有効化されると、この始動レバー210の操作が受け付けられるまで操作待ちの状態となり、次のステップS104に移る。

#### 【0396】

次のステップS104では、始動レバー210の操作が有効化されているか、またその場合は始動レバー210の操作が受け付けられたかを判定する。先のステップS103にて始動レバー210の操作が有効化されている場合、遊技者による始動レバー210の操作が受け付けられると、この判定が満たされ、次のステップS105へ移る。

30

#### 【0397】

また、上記のステップS101にて遊技者がベット操作またはメダル投入をしない、あるいはMAXベットに至らないうちはステップS101の判定が満たされず、ステップS104に移る。このときはステップS104の判定も満たされず、ステップS101に戻り、以降の処理を繰り返す。

#### 【0398】

また、リプレイゲームでは、新たにメダルのベットを必要としない。これは、後述するリプレイゲーム処理にてMAXベットコマンドが主制御基板409（主制御MPU）に格納されている場合、自動的にMAXベット状態にする。これにより、ステップS101の判定が満たされることになる。

40

#### 【0399】

ステップS105では、ステップS104での始動レバー210の操作を受けて、始動レバー210の操作を無効化する。

#### 【0400】

次にステップS106では、始動レバー210の操作があると、これを契機として乱数の抽出を行う。乱数の抽出を行った後、次のステップS107に移る。なお、このときの乱数を抽出するタイミングについては、始動レバー210の操作後直ぐに行っても所定時間（例えば0.5秒後など）後に行うなど、プログラミングの過程で適切な抽出タイミングを設定することができる。

50

## 【0401】

ステップS107では、フラグ処理として、抽出された乱数値（以下では、抽出乱数値という）からいずれの当選役に該当するかを判定（乱数値の照合）する。この判定では、後述する当たり値判定テーブルにて抽出乱数値を照合する。ここで行われる乱数値の照合とは、予め決められた当選役の乱数値に、抽出乱数値が該当（合致、一致）するか否かを判定することである。このとき抽出乱数値がいずれかの当選役に該当すると判定された場合、該当する当選役に応じたフラグをON（＝1）にする。そして、このときON（＝1）となった当該当選役に対応するフラグのことを当該当選役当選フラグという。

## 【0402】

そして、フラグ処理では、当該ゲームにて抽出乱数値の照合を行う際に、判定の基準となる当たり値判定テーブルを決定する場合、後述するBBゲーム中フラグなどのゲーム状態フラグを参照して当該ゲームにおける当たり値判定テーブルを決定する。すなわち、当該ゲームにてON（＝1）状態となっているゲーム状態フラグに対応する当たり値判定テーブルをセットして抽出乱数値の照合を行う。ゲーム状態フラグには、BBゲーム中フラグのほか、RBゲーム中フラグ、第1RTゲーム中フラグ、第2RTゲーム中フラグ、第3ゲーム中フラグ、第4RTゲーム中フラグ、第5RTゲーム（後述の図70（b）に示される当たり値判定テーブルに基づいて行われるゲーム）中フラグがある。そして、これらのゲーム状態フラグのいずれもOFF（＝0）状態となっている場合には、常に通常ゲーム中フラグをON（＝1）状態とする。

## 【0403】

一方、ステップS107にて、抽出乱数値がいずれの当選役にも該当しないと判定された場合、いずれの当選役にも該当しない「ハズレ」となり、ハズレフラグをONにする。ここで、当選フラグまたはハズレフラグ（これらを総称して成立フラグという）とは、該当する成立フラグがONになっているときに限り、その成立フラグに該当した当選役図柄を揃えることが可能となるものである。従って、ハズレフラグが成立フラグに該当する場合は、いずれの当選役図柄も揃えることができないことになる。上記のステップS106及びステップS107はスロットマシン1の内部にて乱数抽選を行っているということもでき、以下ではこれらのステップのことを、まとめて内部抽選、あるいは内部抽選を行う等という。なお、この乱数の抽出からフラグ処理までは内部抽選（前述の図67のステップS3）に相当する。

## 【0404】

次のステップS108では、前回の始動処理（具体的には当該ゲームの1回前のゲーム）にてスタートさせたウェイトタイマがタイムアップ（例えば4.1秒経過）したか否かを判定する。なお、このウェイトタイマと呼ばれるタイマは、当該ゲームにおいてリールの回転が開始されたときから次のゲームでリールの回転が開始されるまでの所定時間（例えば、4.1秒）の経過を計測するものである。ここで、ウェイトタイマがタイムアップ（既に4.1秒経過した）となった場合にはこの判定が満たされ、次のステップS109に移る。また、この判定はウェイトタイマがタイムアップするまでループする。

## 【0405】

ステップS109では、全てのリール301a、301b、301cの回転を開始させる。そして全てのリール301a、301b、301cの回転の速さが一定となると、それぞれのリール停止ボタン211a、211b、211cの操作有効ランプを点灯させる。この点灯により、遊技者はリール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作が有効になったことを知ることとなる。

## 【0406】

なお、スロットマシン1では、回転を開始したリールは遊技者による停止操作（リール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作）が受け付けられるまで上記の一定の速さで回転を維持し続けるものである。

## 【0407】

次にステップS110では、ウェイトタイマをリセットするとともに、次の始動処理

10

20

30

40

50

までウェイトタイマをスタートさせ始動処理は終了となる。

#### 【0408】

[内部抽選確率]

上記のとおり、スロットマシン1では、内部抽選の結果（抽出乱数値の照合の結果）が当該ゲームで該当する当選役（以下では、該当当選役をいう）として許容される。これが、所定の当選役に当選となる、ということである。ここで該当当選役が許容された当該ゲームの結果は、前述した「成立フラグ」として、内部抽選の結果を示す情報コマンドとして以降の処理（リール停止処理、判定処理、払出処理等）に反映されることになる。

#### 【0409】

スロットマシン1では、乱数抽出を行う際の乱数値の範囲（これを抽出範囲という）を予め決めておくものである。この抽出範囲は、例えば、0から16383までの整数値（つまり、 $214 = 16384$ 個の乱数）と決めることができる。なお、スロットマシン1では、抽出範囲の乱数値を0から16383まで（ $214 = 16384$ 個の乱数値）としているが、0から32767まで（ $215 = 32768$ 個の乱数値）や、0から65535まで（ $216 = 65536$ 個の乱数値）をとるものとしてもよい。乱数の抽出範囲を拡大すると、その分だけ抽出可能な乱数値の範囲（いわゆる分母）が大きくなるので特定の乱数値が偏って抽出されるといった事象が起こりにくくなる。

#### 【0410】

上記の抽出範囲内においては、さらにそれぞれの当選役に対応する乱数値が予め割り当てられている。例えば、抽出範囲（0から16383）内の乱数値のうち、BBに対応する乱数値を「1」とすれば、抽出乱数値が「1」となった場合に、内部抽選の結果は「BBに当選した」ということになり、BBの内部抽選フラグ（成立フラグ、この場合は前述の当選フラグともいう）が当該ゲームでの情報コマンドとして処理されることになる。また、これを利用すると、抽出範囲及びBBに対応する乱数値から、BBの当選確率（BBが内部抽選の結果として選出される確率、抽選確率）を算出することができる。上記の例（BB）でいえば、

[ BBに対応する乱数値の総個数 / 抽出範囲内の乱数値の総個数 ]

が、 $1 / 16384$ となり、BBの当選確率は $1 / 16384$ であるということになる。

#### 【0411】

このように全ての当選役にはそれぞれ対応する乱数値が決められており（設定されており）、これらの乱数値は、それぞれの当選役に対応する当たり値と呼ばれる。上記の例（BB）では、抽出範囲内の乱数値「1」がBBに対応する当たり値ということになる。また、当たり値が複数存在する場合、例えば、BBの当たり値を抽出範囲内の連続する乱数値「1」、「2」、「3」、「4」とすれば、BBの当たり値の範囲は乱数値「1」から「4」までとなる。そして、抽出乱数値が乱数値「1」から「4」までのいずれかに該当すると判定される（照合される）と、内部抽選の結果として「BBに当選した」ということになる。

#### 【0412】

このことから全ての当選役はその当たり値の範囲が決められ、内部抽選で抽出乱数値がいずれかの当選役の当たり値の範囲に該当するか否かが判定されることになる。このとき、抽出乱数値がいずれの当選役の当たり値の範囲にも該当しない場合は、ハズレ、となる。すなわち、ハズレの当たり値の範囲は、全ての当選役の当たり値の範囲以外ということになる。なお、当たり値は当選許容値とも呼ばれることもある。

#### 【0413】

図69および図70は、スロットマシン1の全ての当選役についての当たり値と内部抽選確率を具体的に示している。なお、これらはそれぞれ、当たり値判定テーブルとして予め主制御基板409（主に、主制御MPU）に記憶されているものである。この当たり値判定テーブルは、通常状態およびRT1～6の全てについて、それぞれ、内部抽選確率が異なる複数の当たり値判定テーブルが記憶されている（一般的に設定値と称され、例えば設定1～6の6段階の設定値のなかからいずれか一つの設定値に設定することができる）

。図69および図70は、この複数の設定値のうち例えば設定1の場合の当たり値判定テーブルである。

#### 【0414】

図69(a)は、通常状態のゲーム(通常ゲームという)における各当選役及びハズレの当たり値の範囲(乱数値の範囲)を示したものである(通常ゲーム判定テーブルという)。ここで、BB及びRBについては、それぞれBBのみ、あるいはRBのみとなる当たり値の範囲(単独当選当たり値という)と、「BB+その他の当選役(リプレイ、ベル、スイカ、チェリー)」、「RB+その他の当選役(リプレイ、ベル、スイカ、チェリー)」、「一つの小役(チェリー)+当該一つの小役とは異なる他の小役(スイカ)」となる当たり値の範囲(共有当選当たり値)に分けられている。なお、「リプレイ+小役の当選役(ベル、スイカ、チェリー)」となる当たり値がさらに含まれていてもよい。

10

#### 【0415】

なお、BBまたはRBに当選したときは、BB(RB)フラグのON状態が次ゲーム以降まで持ち越されるため、BBまたはRBに当選した当該ゲームにおいてBB図柄またはRB図柄が揃わなかったとしても、次ゲーム以降においてBB図柄(RB図柄)を揃えることが可能となる。一方、その他の当選役(リプレイ、ベル、スイカ、チェリー)に当選したときは、これらの当選フラグが次ゲーム以降に持ち越されることがないので、当選した当該ゲームにおいてのみ当選役図柄を揃えることが可能となる。したがって、抽出乱数値が「BB(またはRB)+その他の当選役」の共有当選当たり値であったとき、BB図柄(またはRB図柄)が当該ゲームにて揃わなかったとしても次ゲーム以降にて揃えることが可能となる一方で、その他の当選役(リプレイ、ベル、スイカ、チェリー)図柄については、当選した当該ゲームにて揃わなかった場合には、次ゲーム以降にて揃えることが不可能となる。ただし、その他の当選役のうちリプレイ、ベルおよびスイカについては、後述の引き込み制御により目押しすることなく揃えることができる。

20

#### 【0416】

上記のBB及びRBの単独当選当たり値は、ベルやリプレイ等の単独当選当たり値と同様に、その該当する当選役1つのみに対応している。すなわち、この図69(a)では、例えば、

抽出乱数値が「0」の場合は、ベル1の単独当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「4100」の場合は、ベル2の単独当選当たり値に該当する。

30

抽出乱数値が「4500」の場合は、リプレイ1の単独当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「5600」の場合は、リプレイ2の単独当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「3800」の場合は、スイカの単独当選当たり値に該当する。

といったことになり、同様に、

抽出乱数値が「6976」の場合は、BBの単独当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6983」の場合は、RBの単独当選当たり値に該当する。

というように、1つの抽出乱数値に対して、1つの当選役のみが対応するものである。

#### 【0417】

一方、BB及びRBの共有当選当たり値は、図69(a)では、例えば、

抽出乱数値が「6900」の場合は、ベル1+BBの共有当選当たり値に該当する。

40

抽出乱数値が「6906」の場合は、スイカ+BBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6926」の場合は、チェリー+スイカ+BBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6966」の場合は、ベル2+BBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6974」の場合は、リプレイ1+BBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6975」の場合は、リプレイ2+BBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6977」の場合は、ベル1+RBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6978」の場合は、スイカ+RBの共有当選当たり値に該当する。

50

抽出乱数値が「6979」の場合は、チェリー＋スイカ＋RBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6980」の場合は、ベル2+RBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6981」の場合は、リプレイ1+RBの共有当選当たり値に該当する。

抽出乱数値が「6982」の場合は、リプレイ2+RBの共有当選当たり値に該当する。

とうように、1つの抽出乱数値に対して、複数の当選役が対応するものである。このように、抽出乱数値が共有当選当たり値に該当する場合、複数の当選役のいずれにも当選したということになる。これは、前述したフラグ処理（図68のステップS107参照）にて、BB及びその他の当選役（ベルまたはチェリー）の2つの当選フラグを、あるいはRB及びその他の当選役（ベルまたはチェリー）の2つの当選フラグ（内部抽選フラグ）を同時にONにするということである。

【 0 4 1 8 】

そして、ＢＢ及びＲＢについては、単独当選当たり値及び共有当選当たり値を合計（合算）した当たり値の範囲がＢＢ全体及びＲＢ全体の当たり値ということになり、このことからＢＢ全体及びＲＢ全体の当選確率を算出することができる。

【 0 4 1 9 】

すなわち、

B B (全体)                    7 7 / 1 6 3 8 4 (1 / 2 1 2. 7 8)

R B (全体) 7 / 1 6 3 8 4 (1 / 2 3 4 0 . 5 7)

というように、B B全体の当選確率、R B全体の当選確率が算出される。

【 0 4 2 0 】

ところで、図 6 9 (a) に示すように、本実施形態では、チェリーの単独当選当たり値は存在せず、チェリーについては常に他の当選役との共有当選当たり値が設定されている。具体的には、チェリーと他の小役の共有当選当たり値は、図 6 9 (a) では、

抽出乱数値が「4000」の場合は、チェリー＋スイカの当たり値に該当する。

ということに、チェリーに当選する抽出乱数値に対して、スイカが重複して当選するようになっている。また、チェリーがボーナス（BB、RB）と重複当選する共有当選当たり値についても、必ず他の小役（ここでは、スイカ）も重複当選するようになっている。すなわち、チェリーとボーナスとの重複当選役として、「チェリー＋スイカ＋BB（RB）」のみが設定されている。

【 0 4 2 1 】

一方、図70(c)は、ボーナスゲーム(BBゲームおよびRBゲーム)における各当選役及びハズレの当たり値の範囲(乱数値の範囲)を示したものである(ボーナスゲーム判定テーブルという)。

【 0 4 2 2 】

これによれば、ボーナスゲーム（ＢＢゲームおよびＲＢゲーム）中は、ＢＢ及びＲＢ、さらにリプレイ（リプレイ１およびリプレイ２）の抽選も行われなくなる。ボーナスゲーム中は、このときのみ有効となる（当たり値が存在することになる）ボーナス専用役の当たり値が抽出範囲の大半以上を占めている（当たり値の総数１１５２３個）。従って、ボーナスゲーム中は、約３回に２回程度はボーナス専用役に当選することが多くなる。また、ボーナス専用役の当たり値が増加した代わりに、ハズレに該当する当たり値は大幅に減少（当たり値の総数１個）している。このため、ボーナスゲーム中は、通常ゲームに比べて極めてハズレとなる可能性が低くなるということもいえる。

【 0 4 2 3 】

これによれば、ボーナスゲーム中は、メダルの払い出しがあって取りこぼしのない当選役（ベル1，スイカ，チェリー＋スイカ，ベル2，ボーナス専用役）のみにほとんど当選することになる。そのため、遊技者は、ボーナスゲーム中はほぼ毎回目押しを行なうことなく容易にメダルを獲得することができる。

## 【0424】

また、スロットマシン1では、所定条件が成立したことに応じてRT（リプレイタイム）ゲームが開始される。本実施形態では、第1RTゲーム、第2RTゲーム、第3RTゲーム、第4RTゲームおよび第5RTゲーム、の計5つのRTゲームを有している。

## 【0425】

ここで、RTゲームとは、リプレイの当選確率を通常ゲームに比べて当選しやすくした状態を、所定のゲーム回数（ゲーム期間）にわたって継続させるものである（ただし、第1RTゲームを除く）。本実施形態のスロットマシン1には、RTゲームとしてリプレイ等の当選確率がそれぞれ異なる第1RTゲーム～第5RTゲームがあり、それぞれ、突入条件および終了条件が異なっている。なお、以下では特に説明のないかぎり、RTゲームと呼ぶ場合は第1RTゲーム～第5RTゲームの全てを含むものとする。

10

## 【0426】

以下では、図69および図70を参照して各RTゲーム判定テーブルの特徴を説明する。

## 【0427】

図69（b）は、第1RTゲームにおける各当選役及びハズレの当たり値の範囲（乱数値の範囲）を示したものである（第1RTゲーム判定テーブルという）。図69（b）に示すように、第1RTゲーム判定テーブルでは、リプレイ2の単独当たり値が存在しないため、リプレイ2は単独では当選し得ない。そして、図69（a）に示す通常ゲーム判定テーブルと比較すると、リプレイ2の単独当たり値の乱数幅がリプレイ1の単独当たり値の乱数幅に含まれるように設定されているため、第1RTゲームは全体として通常ゲームとリプレイに当選する確率は等しい。これらの点以外は、第1RTゲーム判定テーブルと通常ゲーム判定テーブルとは各当選役の乱数幅が同一のものとして設定されている。この第1RTゲームでは、遊技の進行に伴って遊技者が保有するメダルが減少する。なお、この第1RTゲームは、ボーナスゲーム（BBゲームまたはRBゲーム）中でなく且つBBおよびRBのいずれにも当選していないときに行われうる第1RTゲーム～第4RTゲームのなかでは、遊技者が保有するメダルの減少が早いことから遊技者にとって最も不利なRTゲームである。

20

## 【0428】

図69（c）は、第2RTゲームにおける各当選役及びハズレの当たり値の範囲（乱数値の範囲）を示したものである（第2RTゲーム判定テーブルという）。図69（c）に示すように、第2RTゲーム判定テーブルでは、リプレイ2の単独当たり値が存在しないため、リプレイ2は単独では当選し得ない。そして、先述の第1RTゲーム判定テーブルと比較すると、リプレイ1の単独当たり値の乱数幅が極めて大きく設定され、且つ、ハズレの当たり値の乱数幅が極めて狭く設定されている。なお、リプレイおよびハズレ以外については、第2RTゲーム判定テーブルと通常ゲーム判定テーブルとは各当選役の乱数幅が同一のものとして設定されている。この第2RTゲームでは、リプレイ1の単独当たり値の乱数幅が極めて大きく設定されていると共にハズレの当たり値の乱数幅が極めて狭く設定されており、BB中またはRB中ほどではないものの遊技者が保有するメダルが増加しながら遊技を行うことができる。つまり、この第2RTゲームでは、所定ゲームを行うために消費するメダル枚数よりも、当該所定ゲームの間に小役に当選することにより払い出されるメダル枚数の方が多くなるように確率が設定されていることから、遊技の進行に伴って遊技者保有のメダルが増加しえるのである。例えば10ゲームを行うために消費するメダル枚数は30枚であるが、この10ゲームの間に小役に当選することによって払い出されるメダル枚数が30枚を超えるように、ハズレの確率および小役への当選確率が設定されている。なお、この第2RTゲームは、詳細は後述するが、ボーナスゲーム（BBゲームまたはRBゲーム）中でなく且つBBおよびRBのいずれにも当選していないときに行われうる第1RTゲーム～第4RTゲームのなかでは、遊技者が保有するメダルが増加することから遊技者にとって最も有利なRTゲームである。

30

40

## 【0429】

50

図69(d)は、第3RTゲームにおける各当選役及びハズレの当たり値の範囲(乱数値の範囲)を示したものである(第3RTゲーム判定テーブルという)。図69(d)に示すように、第3RTゲーム判定テーブルでは、通常ゲームと同様にリプレイ1およびリプレイ2の単独当たり値が存在するが、先述の第1RTゲーム判定テーブルと比較すると、リプレイ1の単独当たり値の乱数幅が比較的大きく設定され、且つ、ハズレの当たり値の乱数幅が比較的小く設定されている。なお、リプレイおよびハズレ以外については、第3RTゲーム判定テーブルと通常ゲーム判定テーブルとは各当選役の乱数幅が同一のものとして設定されている。この第3RTゲームでは、遊技者が保有するメダルが若干減少するものの、当該メダルの減少を抑制しつつ遊技を行うことができる。したがって、遊技者は、保有するメダルを大きく減らすことなく遊技を行うことができる。なお、この第3RTゲームは、詳細は後述するが、ボーナスゲーム(BBゲームまたはRBゲーム)中でなく且つBBおよびRBのいずれにも当選していないときに行われうる第1RTゲーム～第4RTゲームのなかでは、遊技者にとって3番目に有利なRTゲームである。

#### 【0430】

図70(a)は、第4RTゲームにおける各当選役及びハズレの当たり値の範囲(乱数値の範囲)を示したものである(第4RTゲーム判定テーブルという)。図70(a)に示すように、第4RTゲーム判定テーブルでは、リプレイ2の単独当たり値が存在しないため、リプレイ2は単独では当選し得ない。そして、先述の第1RTゲーム判定テーブルと比較すると、リプレイ1の単独当たり値の乱数幅が大きく設定され、且つ、ハズレの当たり値の乱数幅が狭く設定されている。なお、リプレイおよびハズレ以外については、第4RTゲーム判定テーブルと通常ゲーム判定テーブルとは各当選役の乱数幅が同一のものとして設定されている。この第4RTゲームでは、遊技者が保有するメダルの量をほぼ維持しつつ遊技を行うことができる。なお、この第4RTゲームは、詳細は後述するが、ボーナスゲーム(BBゲームまたはRBゲーム)中でなく且つBBおよびRBのいずれにも当選していないときに行われうる第1RTゲーム～第4RTゲームのなかでは、遊技者にとって2番目に有利なRTゲームである。

#### 【0431】

図70(b)は、第5RTゲームにおける各当選役及びハズレの当たり値の範囲(乱数値の範囲)を示したものである(第5RTゲーム判定テーブルという)。図70(b)に示すように、第5RTゲーム判定テーブルでは、先述の通常ゲーム判定テーブルと比較すると、ハズレの当たり値の乱数幅はほぼ同じである一方、ボーナスの単独当たり値およびボーナスとの重複当たり値が存在しないため、ボーナスには当選し得ない。なお、その他の小役(ベル、スイカ、リプレイ等)の乱数幅は、通常ゲーム判定テーブルとほぼ等しくなっている。この第5RTゲームでは、詳細は後述するが、遊技の進行に伴って遊技者が保有するメダルが減少する。

#### 【0432】

##### [リール停止処理]

始動処理が終了すると、一定速度で回転を続けているリールを停止させるための操作(停止操作、つまりリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作)待ちの状態となる。図71では、一例として「テーブル方式」によるリール停止処理の内容を示している。以下では、リール停止制御の処理の流れを説明する。

#### 【0433】

リール停止処理では、まずステップS201で、当該ゲームでの内部抽選の結果を示す内部抽選フラグにしたがってリール停止制御テーブルを選択する。このリール停止制御テーブルは予め全ての内部抽選フラグについてパターンが用意されており、これらは読み出し専用のテーブルデータとして主制御基板409(主に、主制御MPU)に格納されている。

#### 【0434】

上記のステップS201にて内部抽選フラグに基づいてリール停止制御テーブルが選択された状態になると、各リール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作が受

け付けられるまで待ち受け状態となる（ステップS 2 0 2，S 2 1 0，S 2 1 7）。これらの待ち受け状態で、左リール3 0 1 a、中リール3 0 1 b、右リール3 0 1 cの各リールがすでに停止しているか否か、あるいは第1リール停止フラグがONとなっていない状態（F = 0、つまりOFFの状態）であるか否かを判定するとともに、合わせてリール停止ボタン2 1 1 a，2 1 1 b，2 1 1 cのいずれかが押下されたかについても判定する。全てのリール停止ボタン2 1 1 a，2 1 1 b，2 1 1 cの押下操作が受け付けられるまでは、ステップS 2 0 9の判定が満たされず、ステップS 2 0 2以降の処理を繰り返す。

#### 【0 4 3 5】

ここで、リール停止ボタン2 1 1 a，2 1 1 b，2 1 1 cの押下操作の受け付けられた順番（停止操作手順）を、それぞれ「順押し」、「逆押し」、「中押し」と呼ばれる停止操作手順（または押し順ともいう）に分ける。

10

#### 【0 4 3 6】

上記の「順押し」の停止操作手順とは、左リール3 0 1 aを第1番目に停止させる操作手順（つまり、左リール停止ボタン2 1 1 aを第1番目に押下操作する手順）のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

〔 左リール→中リール→右リール 〕、

あるいは、

〔 左リール→右リール→中リール 〕となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。

これら2つをまとめて「順押し」と呼ぶ。なお、後者の停止操作手順は特に「順はさみ押し」とも呼ばれる場合もある。

20

#### 【0 4 3 7】

上記の「逆押し」の停止操作手順とは、「順押し」と反対に右リール3 0 1 cを第1番目に停止させる操作手順（つまり、右リール停止ボタン2 1 1 cを第1番目に押下操作する手順）のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

〔 右リール→中リール→左リール 〕、

あるいは、

〔 右リール→左リール→中リール 〕となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。

これら2つをまとめて「逆押し」と呼ぶ。なお、後者の停止操作手順は特に「逆はさみ押し」とも呼ばれる場合もある。

30

#### 【0 4 3 8】

上記の「中押し」の停止操作手順とは、中リール3 0 1 bを第1番目に停止させる操作手順（つまり、中リール停止ボタン2 1 1 bを第1番目に押下操作する手順）のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

〔 中リール→左リール→右リール 〕、

あるいは、

〔 中リール→右リール→左リール 〕となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。

これら2つをまとめて「中押し」と呼ぶ。

#### 【0 4 3 9】

ステップS 2 0 2では、左リール3 0 1 aが停止状態となったことを示すフラグ（左リール停止フラグLF）がOFF（LF = 0）であり、なおかつ、左リール停止ボタン2 1 1 aの押下操作が受け付けられたかを判定する。ステップS 2 0 1で、リール停止ボタン2 1 1 a，2 1 1 b，2 1 1 cの押下操作の待ち受け状態から「順押し」の停止操作手順に沿って最初（第1番目）に左リール停止ボタン2 1 1 aが押下されたとすると、ステップS 2 0 2の判定が満たされ、ステップS 2 0 3に移る。

40

#### 【0 4 4 0】

ステップS 2 0 3では、第1リール停止フラグがOFF（F = 0）であるか判定する。ここでいう「第1リール」とは第1番目に停止操作が受け付けられる、あるいは第1番目に停止するリールのことをいう。この例（「順押し」）では、左リール3 0 1 aの停止操作が第1番目に受け付けられるので、第1リール停止フラグがOFFの状態（F = 0）となっている。従って、ステップS 2 0 3の判定は満たされ、次のステップS 2 0 4に移る

50

。

## 【0441】

次のステップS204では、左リール301aについて第1リール停止処理が行われる。この第1リール停止処理では、内部抽選フラグに対応するリール停止制御テーブルに基づいて内部抽選フラグに対応する当選役図柄の停止位置の制御を実行する。

## 【0442】

ステップS206では、残りの中リール301b、右リール301cのリール停止制御テーブルを決定する。前述のとおり、スロットマシン1の有効ラインは右下がりライン623b、右上がりライン623a、V字型ライン624a、逆V字型ライン624bの4ラインであるため、この時点でまだ2つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。つまり、第1停止リール（この場合は左リール301a）の図柄表示窓591a内の図柄（これを停止目と呼ぶ、以下同様）のうち、特に上段位置または下段位置の図柄が当選役図柄となる可能性のある図柄であった場合、その該当図柄を基準とした有効ライン上に残りのリール（中リール301b、右リール301c）の該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルを選択することになる。これにより、ボーナス図柄およびチェリー図柄以外の当選役図柄については目押しの必要なく揃えることができることになる（詳細はリール停止制御にて説明する）。

10

## 【0443】

この点を具体的に説明すると、例えば、図柄表示窓591a内で第1停止リール（この場合は左リール301a）の上段位置に、当選役図柄となる可能性のある図柄が停止したとする。この場合は、右下がりライン623上およびV字型ライン624aのいずれにも残りのリール301b、301cの該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルのいずれかを選択することとなる。同様に、左リール301aの下段位置に当選役図柄となる可能性のある図柄が停止した場合は、右上がりライン623aおよび逆V字型ライン624bのいずれにも残りのリール301b、301cの該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルのいずれかを選択することとなる。

20

## 【0444】

すなわち、「順押し」の停止操作手順では、左リール301aのみが停止状態となり、上段位置および下段位置にいずれかの当選役図柄があった場合、まだ2つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。従って、ステップS206の段階では、いずれの有効ラインにも該当当選役図柄を揃えることのできるリール停止制御テーブルを複数用意しておき、いずれかを選び出すものとすればよい。

30

## 【0445】

ステップS207では、第1リール停止フラグをON（F=1）として、次のステップS208に移る。

## 【0446】

次いでステップS208では、左リール停止フラグLFをON（LF=1）として、ステップS209に移る。

## 【0447】

そして、ステップS209では、全てのリール301a、301b、301cが停止状態となったかを判定する。この例では、まだ左リール停止フラグLFがONとなっただけであり、中リール301b及び右リール301cはまだ回転中であることから、この判定が満たされず、ステップS202に戻り以降の処理を繰り返し実行する。

40

## 【0448】

そして、再びステップS202以降の処理が実行される場合、すでに左リール301aは停止状態となっているのでステップS202の判定は満たされず、ステップS210に移る。

## 【0449】

ステップS210では、中リール301bが停止状態となったことを示すフラグ（中リール停止フラグMF）がOFF（MF=0）であり、なおかつ、中リール停止ボタン21

50

1 b の押下操作が受け付けられたかを判定する。ここでは「順押し」の停止操作手順に沿うため、中リール停止ボタン 2 1 1 b の押下操作が受け付けられることとなる。従って、ステップ S 2 1 0 の判定が満たされ、次のステップ S 2 1 1 に移る。

【0450】

ステップ S 2 1 1 では、上記のステップ S 2 0 3 と同様に第 1 リール停止フラグが OFF (F = 0) であるか判定する。そして、この時点ではすでに第 1 リール停止フラグは ON (F = 1) となっているため、この判定が満たされず、ステップ S 2 1 3 に移る。

【0451】

ステップ S 2 1 3 では、中リール停止処理として、内部抽選フラグに対応するリール制御テーブル（この場合は上記のステップ S 2 0 6 で決定したリール停止制御テーブル）に基づいて該当当選役図柄の停止位置の制御を実行する。そして、このとき中リール 3 0 1 b は第 2 番目に停止するリール（第 2 リール）となり、ステップ S 2 1 2, S 2 1 4, S 2 1 5 は全て迂回され、ステップ S 2 1 6 に移り、中リール停止フラグ MF を ON (MF = 1) としてステップ S 2 0 9 に移る。

【0452】

そして、再度ステップ S 2 0 9 では、左リール 3 0 1 a 及び中リール 3 0 1 b が停止状態となっただけであり、まだ右リール 3 0 1 c は回転中で停止状態（右リール停止フラグ RF が OFF となっている）となっていないので、この判定が満たされず、ステップ S 2 0 2 に戻り、再度以降の処理を繰り返し実行する。

【0453】

さらに、3 度目のステップ S 2 0 2 以降の処理では、先ずステップ S 2 1 7 で右リール停止フラグ MF が OFF (MF = 0) であり、なおかつ、右リール停止ボタン 2 1 1 c の押下操作が受け付けられたかを判定していくことになるが、以降のステップ S 2 1 8, S 2 2 0 等の処理は、上記のステップ S 2 1 0 以降の処理（ステップ S 2 1 1, S 2 1 3）と同様であるため詳細な説明は省略する。

【0454】

そして、ステップ S 2 2 3 にて、右リール停止フラグ RF を ON (MF = 1) として、ステップ S 2 0 9 に移る。

【0455】

最後にステップ S 2 0 9 では、この時点において、全てのリール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c が停止状態となっていることから、この判定が満たされ、リール停止処理が終了する。

【0456】

なお、「逆押し」の停止操作手順の場合も上記と同様の説明ができる。すなわち、ステップ S 2 0 1 で、リール停止ボタン 2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 c の押下操作の待ち受け状態から「逆押し」の停止操作手順に沿って最初（第 1 番目）に右リール停止ボタン 2 1 1 c が押下されたとすると、ステップ S 2 0 2、S 2 1 0 の判定が満たされず、ステップ S 2 1 7 に移る。そして、ステップ S 2 1 7 以降は、先述のステップ S 2 0 3, S 2 0 4, 2 0 6, S 2 0 6, S 2 0 8 と同様に処理される。つまり、最初（第 1 番目）に右リール停止ボタン 2 1 1 c が押下されているので、ステップ S 2 1 7, S 2 1 8 の判定は満たされ、右リール 3 0 1 c について第 1 リール停止処理が行われる（ステップ S 2 1 9）。そして、残りの左リール 3 0 1 a、中リール 3 0 1 b のリール停止制御テーブルが決定され（ステップ S 2 2 1）、第 1 リール停止フラグおよび右リール停止フラグ RF が ON にセットされる（ステップ S 2 2 2, S 2 2 3）。

【0457】

その後は、ステップ S 2 2 1 で決定したリール停止制御テーブルに基づいて、左リール停止処理（ステップ S 2 0 5）および中リール停止処理（ステップ S 2 1 3）が、左リール停止ボタン 2 1 1 a および中リール停止ボタン 2 1 1 b の押下操作順に従って実行される。なお、「逆押し」の停止操作手順では、「順押し」の停止操作手順のときと同様に、右リール 3 0 1 c のみが停止状態となり、上段位置および下段位置にいずれかの当選役図

柄があった場合、まだ2つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。従って、ステップS 2 2 1の段階では、いずれの有効ラインにも該当当選役図柄を揃えることのできるリール停止制御テーブルを複数用意しておき、いずれかを選び出すものとすればよい。

#### 【0458】

ところで、「中押し」の停止操作手順の場合は上記の説明と一部異なる点があるため、以下に説明する。すなわち、ステップS 2 0 1で、リール停止ボタン2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 cの押下操作の待ち受け状態から「中押し」の停止操作手順に沿って最初（第1番目）に中リール停止ボタン2 1 1 bが押下されたとすると、ステップS 2 0 2の判定が満たされず、ステップS 2 1 0に移る。そして、ステップS 2 1 0以降は、先述のステップS 2 0 3, S 2 0 4, 2 0 6, S 2 0 6, S 2 0 8と同様に処理される。つまり、最初（第1番目）に中リール停止ボタン2 1 1 bが押下されているので、ステップS 2 1 0, S 2 1 1の判定は満たされ、中リール3 0 1 bについて第1リール停止処理が行われる（ステップS 2 1 2）。そして、残りの左リール3 0 1 a、右リール3 0 1 cのリール停止制御テーブルが決定され（ステップS 2 1 4）、第1リール停止フラグおよび中リール停止フラグMFがONにセットされる（ステップS 2 1 5, S 2 1 6）。

10

#### 【0459】

その後は、ステップS 2 1 6で決定したリール停止制御テーブルに基づいて、左リール停止処理（ステップS 2 0 5）および右リール停止処理（ステップS 2 2 0）が、左リール停止ボタン2 1 1 aおよび右リール停止ボタン2 1 1 cの押下操作順に従って実行される。ここで、「中押し」の場合は、「順押し」におけるステップS 2 0 6（あるいは、「逆押し」におけるステップS 2 2 1）とは異なり、この時点でまだ4つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。つまり、第1停止リール（この場合は中リール3 0 1 b）の停止目のうちで中段位置の図柄が当選役図柄となる可能性のある図柄であった場合、その該当図柄を基準とした有効ライン上に残りのリール（左リール3 0 1 a、右リール3 0 1 c）の該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルを選択することになる。

20

#### 【0460】

この点を具体的に説明すると、例えば、図柄表示窓5 9 1 a内で第1停止リール（この場合は中リール3 0 1 b）の中段位置に、当選役図柄となる可能性のある図柄が停止したとする。この場合は、右下がりライン6 2 3 b、右上がりライン6 2 3 a、V字型ライン6 2 4 a、逆V字型ライン6 2 4 bの全てが、中リール3 0 1 bの中段位置を有効停止位置としていることから、全ての有効ラインにおいて残りのリール3 0 1 a、3 0 1 cの該当当選役図柄を揃えることができることとなる。そのため、「中押し」の場合には、右下がりライン6 2 3 b、V字型ライン6 2 4 a、右上がりライン6 2 3 aおよび逆V字型ライン6 2 4 bのいずれにも残りのリール3 0 1 b、3 0 1 cの該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルのいずれかを選択することとなる。

30

#### 【0461】

すなわち、「中押し」の停止操作手順では、中リール3 0 1 bのみが停止状態となり、中段位置に当選役図柄があった場合、まだ4つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。従って、ステップS 2 1 6の段階では、いずれの有効ラインにも該当当選役図柄を揃えることのできるリール停止制御テーブルを複数用意しておき、いずれかを選び出すものとすればよい。

40

#### 【0462】

以上がテーブル方式によるリール停止処理の一例である。これとは別にコントロール方式によるリール停止処理があるが、これについても公知の処理を適用可能であるため、ここでは具体的な説明を省略する。また、本実施形態においてコントロール方式またはテーブル方式のいずれのリール停止処理を実行してもよく、どの方式を採用するかは制御プログラムを構築するにあたって適宜決定すればよい。

#### 【0463】

50

## [リール停止制御]

上記のリール停止処理では、成立フラグに対応した当選役図柄（該当当選役図柄）を極力図柄表示窓591a内に引き込むリール停止制御を行う（いわゆる、引き込み制御といわれ、所定のコマ数を上限として図柄の引き込みを行う）。具体的には、遊技者によるリールの停止操作が受け付けられた時点で、図柄表示窓591a内に停止させることが可能な範囲（以下、引き込み制御可能範囲と称する）として例えば3コマを予め決めておき、その範囲内に該当当選役図柄がある場合、これを図柄表示窓591a内に引き込んでリールを停止させる制御を実行する。なお、ここでいう「引き込み制御可能範囲」とは、リールの停止操作が受け付けられてから当該リールが停止するまでに、リールの回転方向に移動が可能な最大コマ数のことをいう。例えば、引き込み可能な範囲を最大で3コマとすれば、所定の位置（例えば中段）には、当該リールの停止操作が受け付けられたときの位置からリール回転方向に3個目の図柄まで表示可能となる。つまり、最大で3コマ未満の範囲（より詳しくは、3コマから1ステップ差し引いた範囲）で図柄の引き込みが可能となる。なお、一の図柄からリールの回転方向に隣接する他の図柄までが1コマである。

10

## 【0464】

従って、このようなリール停止制御によれば、リールの停止操作が受け付けられた時点で、図柄表示窓591a内に該当当選役図柄がなかったとしても、該当当選役図柄が引き込み可能な範囲内にあれば、その該当当選役図柄を図柄表示窓591a内にまで移動させたうえで停止させることが可能となる。また、この引き込み制御を行うことにより、遊技者は該当当選役図柄の目押しのタイミングが多少早かったとしても、引き込み可能な範囲内に該当当選役図柄があれば、その該当当選役図柄を図柄表示窓591a内に引き込んで停止させることができる。従って、取りこぼし（該当当選役図柄を揃えることができずに該当当選役に対応する遊技特典を獲得できずにその遊技特典が消滅してしまうこと）が生じることを極力抑えることができる。

20

## 【0465】

スロットマシン1では、ボーナス（BB、RB）およびチェリー以外の当選役が成立フラグとなる場合には、遊技者の目押しを必要とせずに必ず該当当選役図柄を揃えることができる。これは、ベル、スイカ、リプレイについては、対応するそれぞれの当選役図柄が、引き込み制御可能範囲内に少なくとも1個配置されているからである。なお、ボーナス専用役についても同様に目押しを必要とせずに揃えることができる。

30

## 【0466】

ここで、各リール停止ボタン211a～211cを操作したときの各リール301a, 301b, 301cのリール停止制御について説明する。なお、本実施形態のスロットマシン1では、各リール帯351a, 351b, 351cに14個の図柄が表記されており、3図柄を上限として図柄の引き込み制御が行われる。

## 【0467】

上述のとおり、リール帯351aには5種類の図柄が表記されており、左リール301aにおける有効ライン上の位置は、上述のとおり、図柄表示窓591aに表示される上段、中段、下段のうち、上段および下段である。ここで、上段と下段との間は2コマであるから、任意の5コマの範囲内に表記されている図柄については、いかなる目押し操作を行ったとしても引き込み制御が可能となる。つまり、リール帯351aに5コマ毎に表記されている図柄については常に引き込み制御が可能となる。そこで図63を見てみると、S男、M子、E男およびH男は、任意の5コマの範囲内に表記されている（つまり、いかなる5コマを見ても、S男、M子、E男およびH男が表記されている）。これにより、遊技者がいかなる目押し操作を行ったとしても、S男、M子、E男およびH男については、引き込み制御により有効ライン上の位置（上段または下段）に停止する。なお、赤7については、配列番号11～14の図柄が有効ライン上に位置するときに目押し操作した場合に、当該有効ライン上の位置に停止する（ただし、配列番号1または2が下段に位置するときに目押し操作した場合には、赤7が上段に停止しうる）。

40

## 【0468】

50

また、リール帯 3 5 1 b には 4 種類の図柄が表記されており、中リール 3 0 1 b における有効ライン上の位置は、上述のとおり、図柄表示窓 5 9 1 a に表示される上段、中段、下段のうち、中段のみである。したがって、任意の 3 コマの範囲内に表記されている図柄については、いかなる目押し操作を行ったとしても引き込み制御が可能となる。つまり、リール帯 3 5 1 b に 3 コマ毎に表記されている図柄については常に引き込み制御が可能となる。そこで図 6 3 を見てみると、I 男および T 子は、任意の 3 コマの範囲内に表記されている（つまり、いかなる 3 コマを見ても、I 男および T 子が表記されている）。これにより、遊技者がいかなる目押し操作を行ったとしても、I 男および T 子については、引き込み制御により有効ライン上の位置（中段）に停止する。なお、赤 7 については、配列番号 1 1 ～ 1 4 の図柄が中段に位置するときに目押し操作した場合にのみ中段に停止する。また、M 男については、配列番号 1 2 ～ 1 4 および配列番号 1 の図柄が中段に位置するときに目押し操作した場合には、中段に停止することがない。したがって、たとえチェリーに当選していたとしても、配列番号 1 2 ～ 1 4 および配列番号 1 の図柄が中段に位置するときに遊技者が目押し操作した場合にはチェリー図柄が揃うことなく（所謂「取りこぼし」となり）、チェリー図柄が揃っていれば払い出されるはずの 1 2 枚のメダル払い出しが行われない。

10

#### 【0 4 6 9】

また、リール帯 3 5 1 c には 6 種類の図柄が表記されており、右リール 3 0 1 c における有効ライン上の位置は、上述のとおり、図柄表示窓 5 9 1 a に表示される上段、中段、下段のうち、上段および下段である。ここで、上段と下段との間は 2 コマであるから、任意の 5 コマの範囲内に表記されている図柄については、いかなる目押し操作を行ったとしても引き込み制御が可能となる。つまり、リール帯 3 5 1 c に 5 コマ毎に表記されている図柄については常に引き込み制御が可能となる。そこで図 6 3 を見てみると、E 男、M 子および H 男は、任意の 5 コマの範囲内に表記されている（つまり、いかなる 5 コマを見ても、E 男、M 子および H 男が表記されている）。これにより、遊技者がいかなる目押し操作を行ったとしても、E 男、M 子および H 男については、引き込み制御により有効ライン上の位置（上段または下段）に停止する。一方、赤 7 については、配列番号 1 1 ～ 1 4 の図柄が有効ライン上に位置するときに目押し操作した場合に、当該有効ライン上の位置に停止する（ただし、配列番号 1 または 2 が下段に位置するときに目押し操作した場合には、赤 7 が上段に停止しうる）。また、白 7 については、配列番号 2 ～ 5 の図柄が有効ライン上に位置するときに目押し操作した場合に、当該有効ライン上の位置に停止する（ただし、配列番号 6 または 7 が下段に位置するときに目押し操作した場合には、白 7 が上段に停止しうる）。さらに、S 男については、配列番号 1 1 および 1 2 の図柄が上段に位置するときに目押し操作した場合には、有効ライン上の位置に停止することがない。ただし、上述のとおり、S 男は、いずれかの小役に当選した場合であっても、当選役としての小役を構成する組み合わせ図柄に該当せず、また、当選役がリプレイであるときの組み合わせにも該当しない。したがって、任意の 5 コマの範囲内に必ずしも S 男が表記されていないとしても、当選したリプレイまたは当選した小役を取りこぼすことがない。

20

30

#### 【0 4 7 0】

このように、リプレイおよび小役のうち、当選しているにもかかわらず取りこぼす可能性があるのはチェリーのみである。そこで、本実施形態のスロットマシン 1 では、当該取りこぼす可能性があるチェリーの単独当選当たり値を排除し、常に、他の役と重複して当選するようになっている。例えば、図 6 9 (a) を見ると、抽出乱数値 4 0 0 0 ～ 4 0 9 9 はチェリーとスイカとの共有当選当たり値であり、抽出乱数値 6 9 2 6 ～ 6 9 6 5 はチェリーとスイカと B B との共有当選当たり値であり、抽出乱数値 6 9 7 9 はチェリーとスイカと R B との共有当選当たり値である。これにより、チェリーに当選し、且つ目押し操作を失敗してチェリーを取りこぼしてしまった場合であっても、重複して当選した他の役が有効ライン上に停止し、当該他の当選役図柄が揃うこととなる。

40

#### 【0 4 7 1】

ここで、各リール帯 3 5 1 a, 3 5 1 b, 3 5 1 c に表記されている図柄のうち引き込

50

み可能となる図柄は、以下のとおりである。

【0472】

図柄表示窓591aに表示される有効ライン上の位置が複数あるとき、当該有効ライン上の一の位置と他の位置との間の最大コマ数をMとし（有効ライン上の位置が一つのときはM=0）、引き込み制御可能なコマ数をNとすると、停止操作したときのリール帯351a, 351b, 351cの位置から(N+M)コマを上限として図柄の引き込みが可能となる。ここで、「最大コマ数」とは、上段および下段の両方が有効ライン上に位置する場合には2コマ（中段が有効ライン上に位置したとしても2コマ）であり、上段および中段が有効ライン上に位置する場合には1コマとなる。同様に、中段および下段が有効ライン上に位置する場合にも1コマとなる。

10

【0473】

なお、リール帯上に表示される図柄の種類が引き込み制御可能なコマ数Nよりも多いとき、全ての図柄を引き込み可能とすることは不可能であり、取りこぼしうる図柄は少なくとも2種類となる。例えば、本実施形態のスロットマシン1の中リール帯351bでいえば、I男およびT子が常に引き込み可能な図柄である限り、少なくとも赤7が表記される3コマ（配列番号9～11、10～12または11～13）内にM男が表記されることはあり得ず、同様に、少なくともM男が表記される3コマ（例えば、配列番号6～8、7～9、8～10）内に赤7が表記されることはあり得ないからである。

【0474】

ところで、本実施形態のスロットマシン1では、最も払い出しが多い小役（チェリー）が、当選したとしても常に引き込み制御されるとは限らない小役（取りこぼす可能性がある小役）とされている。つまり、最も払い出しが多い小役（チェリー）に対応する図柄（M男）が、任意の3コマの範囲内に表記されない個所（配列番号9～11、10～12または11～13）がある。換言すれば、最も払い出しが多い小役（チェリー）に対応する図柄（M男）が、引き込み制御可能なコマ数の範囲を超えて中リール帯351bに表記されている。

20

【0475】

このように、取りこぼしうる小役（チェリー）と、常に引き込み制御可能なリプレイや小役（ベル、スイカ）との共有当選当たり値とすることによって、万人から支持される遊技機を提供することが可能となる。つまり、チェリーに当選したとき、常に取りこぼすことなく目押しできる技量を持った遊技者であれば、チェリー図柄を揃えることによって小役のなかでは最も多くのメダル払い出しを享受でき、優越感に浸ることが可能となる。また、常にチェリーを目押しすることができない遊技者であったとしても、チェリーは、常に取りこぼされ得ない他の小役と重複当選しているもので、従来であればメダルが払い出されないところ、当該他の小役図柄が揃うことによってメダルの払い出しを享受でき、遊技者に与える損失感を軽減できる。これにより、目押しの技量が高い遊技者、および、目押しの技量が低い遊技者のいずれからも支持される遊技機を提供することが可能となる。さらに、チェリーに当選したときに遊技者がチェリーを取りこぼしたとしても、チェリー図柄が揃ったときに払い出されるメダル枚数（12枚）よりも少ないメダルが払い出されるので、ホールにとっても過剰な損失とはならない。これにより、遊技者とホールとの均衡を図ることが可能となる。

30

40

【0476】

また、本実施形態では、リプレイおよび全ての小役とBBまたはRBとの共有当選当たり値が設定されているので、リプレイ図柄またはいずれかの小役図柄が揃った場合であってもBBゲームまたはRBゲームが行われる可能性がある。これにより、遊技者は、小役図柄が揃うたびにBBまたはRBと重複当選しているのではないかといった期待感を抱くこととなり、遊技が単調となることを軽減できる。また、全ての小役とBBまたはRBとの共有当選当たり値が設定されているので、抽出乱数値がBBまたはRBとの共有当選当たり値であれば、目押しを失敗してBB図柄またはRB図柄を揃えることができなかったとしても重複して当選した小役図柄が揃うこととなり、無駄にメダルを消費してしまうと

50

いった事態も回避できる。

【0477】

さらに、本実施形態では、小役が揃ったときのメダル払い出し枚数（獲得枚数）が多いほど、BBまたはRBと重複当選している確率が高くなっているが、これについて、図69（a）を参照して説明する。

【0478】

リプレイ（リプレイ1およびリプレイ2）の単独当選当たり値の数は2400、BBおよびRBと重複せず且つ他の小役と重複する共有当選当たりの数は0、BBまたはRBとの共有当選当たり値の数は4である。したがって、リプレイに当選したとき、概ね601分の1の確率でBBまたはRBの当選となる。

10

【0479】

ベル（ベル1およびベル2）の単独当選当たり値の数は4200、BBおよびRBと重複せず且つ他の小役と重複する共有当選当たりの数は0、BBまたはRBとの共有当選当たり値の数は16である。したがって、ベルに当選したとき、概ね263分の1の確率でBBまたはRBの当選となる。なお、ベルは、出現率が最も高いメイン小役であり、ベル図柄が揃ったとき、5枚のメダルが払い出される。ここで「出現率」とは、有効ライン上に揃う頻度である（本明細書において以下同様）。

【0480】

スイカの単独当選当たり値の数は200、BBおよびRBと重複せず且つ他の小役（チェリー）と重複する共有当選当たりの数は100、BBまたはRBとの共有当選当たり値の数は41である。したがって、スイカに当選したとき、概ね7分の1の確率でBBまたはRBの当選となる。なお、スイカの出現率はベルの出現率よりも極めて低くなっており、本実施形態におけるスイカの出現率はベルの出現率の概ね12分の1となっている。また、スイカ図柄が揃ったとき、9枚のメダルが払い出される。

20

【0481】

チェリーの単独当選当たり値の数はゼロ、BBおよびRBと重複せず且つ他の小役（スイカ）と重複する共有当選当たりの数は100、BBまたはRBとの共有当選当たり値の数は41である。したがって、チェリーに当選したとき、概ね3.4分の1の確率でBBまたはRBの当選となる。なお、チェリーは、出現率が最も低いレア小役である。しかも、上述のとおり、チェリーに当選したとしても取りこぼすことがあるので、チェリーの出現率はチェリーの当選確率よりも低くなる。また、チェリー図柄が揃ったとき、12枚のメダルが払い出される。

30

【0482】

このように、小役に当選したとき、当該当選小役が出現率の低い小役ほどBBまたはRBに重複して当選している期待感が高くなる一方で、出現率の高い小役であったとしてもBBまたはRBとの重複当選を排除していない。これにより、小役図柄が揃うことにより常に遊技者に期待感を与えると共に、揃った小役図柄に応じて期待感を異ならせているので、揃った小役図柄を遊技者が確認することで一喜一憂することとなる。しかも、BBまたはRBと重複当選している確率が最も高いレア小役（チェリー）は取りこぼすことがあり、仮にとりこぼしたとしても他の当選役（小役であればスイカ）図柄が揃いうる。これにより、BBまたはRBと重複当選している確率が最も高いレア小役図柄が揃わなかったとしても、遊技者は、「レア小役図柄を取りこぼしたのでは？」と考えながら遊技を行うこととなり、ひいては「実はBBまたはRBと重複当選しているのでは？」という期待感を持って遊技を行うこととなる。これにより、遊技者に期待感を与えることが可能となり、興趣の低下を抑制できる。

40

【0483】

さらに、リプレイ図柄または小役図柄が揃ったとき、メダルの払い出し枚数が多いほどBBまたはRBに重複して当選している期待感が高いため、多くのメダルを獲得した喜びと相俟って、さらに多くのメダルを獲得できるBBゲームまたはRBゲームの期待感が高まり、興趣の低下を抑制できる。

50

## 【0484】

また、BB図柄（またはRB図柄）と小役との共有当選当たり値の当選役の場合は、BB図柄（またはRB図柄）を優先的に引き込むものとしている。ただし、BB図柄（またはRB図柄）は目押しが必要な図柄であるため、BB図柄（またはRB図柄）が引き込み不可能なとき（引き込み制御可能範囲外であるとき）には他方の当選役図柄を引き込むものとする。そして、既に説明したとおり、このとき他方の当選役図柄は取りこぼすことなく揃えることが可能となる。従って、共有当選当たり値の当選役に該当する場合には、BB図柄または他方の当選役（小役）図柄のいずれかを必ず揃えることができる。なお、優先的に引き込まれる図柄の優先順位は、リプレイ図柄、BB図柄（またはRB図柄）、小役図柄の順である。なお、共有当選当たり値の引き込み制御については、別途詳細に説明する。

10

## 【0485】

以上のことから、スロットマシン1では、ボーナス図柄（BB図柄、RB図柄）およびチェリー図柄以外の当選役図柄については、目押しを必要とせずに揃えることができる。つまり、ボーナス（BB、RB）およびチェリー以外の当選役については「取りこぼし」を生じることがないということになる。従って、目押しの技量の差により、遊技者ごとに利益の差が大きくなる（メダルの獲得枚数に大幅な差が生じることなど）ことを極力解消することができる。

## 【0486】

[判定処理]

20

リール停止処理が終了すると、図柄表示窓591a内にていずれかの有効ライン上に当選役図柄が揃っているか（いずれかの当選役に該当する図柄の組み合わせ態様が表示されているか）否かについて判定を行う。図72では、この判定処理の内容を具体的に説明する。

## 【0487】

リール停止処理により全てのリール301a、301b、301cが停止した状態となると、図柄表示窓591a内の停止目の態様から、いずれかの有効ライン上に当選役図柄が揃っているか（当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されているか）否かを判定する。なお、特に全てのリールが停止状態となった場合の停止目のことは出目と呼ばれることもある。

30

## 【0488】

ステップS301、S303では、それぞれ、RBゲーム中であるか、BBゲーム中であるかを判定する。これは後述するRBゲーム中フラグ、BBゲーム中フラグというゲーム状態フラグのON状態（＝1）、OFF状態（＝0）を判定することである。

## 【0489】

RBゲーム中フラグがON（＝1）となっていると、ステップS301の判定が満たされ、ステップS380に移る。また、BBゲーム中フラグがON（＝1）となっていると、ステップS303の判定が満たされ、ステップS370に移る。

## 【0490】

RBゲーム中フラグ及びBBゲーム中フラグのいずれもOFF（＝0）となっている場合、ステップS301、S303の判定がいずれも満たされず、ステップS310に移る。

40

## 【0491】

ステップS310で、RTゲーム終了判定処理（詳細は後述する）を実行した後、いずれかの有効ライン上に揃っている当選役図柄に応じて、さらに以下のステップS320、S330、S340、S350、S360のいずれかに移る。

## 【0492】

ステップS320では、BB図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にBB図柄が揃っている場合（「赤7図柄－赤7図柄－赤7図柄」、この判定が満たされ、次のステップS322に移る。

50

## 【0493】

次のステップS322では、BBゲーム開始処理を実行する。ここでは、BBゲームとして、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われるための処理をすることになる（詳細は後述する）。

## 【0494】

ステップS330では、RB図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にRB図柄が揃っている場合（「赤7図柄－赤7図柄－白7図柄」、この判定が満たされ、次のステップS332に移る。

## 【0495】

次のステップS332では、RBゲーム開始処理を実行する。ここでは、RBゲームとして、BBゲームに準じたメダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われるための処理をすることになる（詳細は後述する）。

10

## 【0496】

次のステップS340では、リプレイ図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にリプレイ図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS342に移る。本実施形態では、ステップS340において、リプレイ1図柄（「H男図柄－I男図柄－H男図柄」）およびリプレイ2図柄（「H男図柄－T子図柄－H男図柄」）のいずれかが揃った場合に、リプレイ図柄が揃ったものと判定する。

## 【0497】

次のステップS342では、リプレイゲーム処理を実行する。このリプレイゲーム処理では、当該ゲームでのベット数と同じベット数（この例ではMAXベット）にて次回のゲームを開始させるために、MAXベットコマンドを主制御基板409（主制御MPU）に一旦記憶させる。このコマンドに基づき、次回のゲームを再遊技として開始させることができる。

20

## 【0498】

そして、ステップS344で、RTゲーム降格判定処理（詳細は後述する）を実行した後、ステップS346では、リプレイ当選フラグをOFF（＝0）にして処理を終了する。詳細には、単独当選役として、リプレイ1に当選していた場合にはリプレイ1当選フラグをOFF（＝0）にし、リプレイ2に当選していた場合にはリプレイ2当選フラグをOFF（＝0）にする。

30

## 【0499】

なお、リプレイとボーナスとの共有当選役（リプレイ1，2＋BB，RB）に当選し、且つ、ステップS340でリプレイ図柄の方が揃ったと判定された場合は、ステップS356において、リプレイ当選フラグはOFF（＝0）にするが、ボーナスフラグ（BBフラグ、RBフラグ）はOFF（＝0）とせずON（＝1）のまま次ゲーム以降に持ち越される。

## 【0500】

ステップS350では、小役図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上に小役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS352に移る。本実施形態では、ステップS350において、ベル1図柄（「M子図柄－T子図柄－M子図柄」）、ベル2図柄（「M子図柄－I男図柄－M子図柄」）、スイカ図柄（「E男図柄－I男図柄－E男図柄」）およびチェリー図柄（「ANY－M男図柄－ANY」）のいずれかが揃った場合に、小役図柄が揃ったものと判定する。

40

## 【0501】

次のステップS352では、揃っている小役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置110より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612に表示する）。これにより、遊技者には当該小役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

## 【0502】

50

そして、ステップS 3 5 4で、R Tゲーム昇格判定処理（詳細は後述する）を実行した後、ステップS 3 5 6では、該当する小役当選フラグをOFF（＝0）にして処理を終了する。詳細には、単独当選役として、ベル1に当選していた場合にはベル1当選フラグをOFF（＝0）にし、ベル2に当選していた場合にはベル2当選フラグをOFF（＝0）にし、スイカに当選していた場合にはスイカ当選フラグをOFF（＝0）にし、チェリーに当選していた場合にはチェリー当選フラグをOFF（＝0）にする。

**【0503】**

なお、小役同士の単独当選役（チェリー＋スイカ）に当選していた場合は、ステップS 3 5 0において、チェリー図柄およびスイカ図柄のうちで一方の図柄のみが揃ったものと判定されるが、ステップS 3 5 6においては、いずれの図柄が揃ったかに拘らずチェリー当選フラグおよびスイカ当選フラグの両方がOFF（＝0）とされる。

10

**【0504】**

一方、小役とボーナスとの共有当選役（小役＋BB，RB）に当選し、且つ、ステップS 3 5 0で小役図柄の方が揃ったと判定された場合は、ステップS 3 6 6において、小役の当選フラグはOFF（＝0）にするが、ボーナスフラグ（BBフラグ、RBフラグ）はOFF（＝0）とせずにON（＝1）のまま次ゲーム以降に持ち越される。

**【0505】**

次に、有効ライン上にいずれの当選役図柄も揃っていない場合、上記のステップS 3 2 0，S 3 3 0，S 3 4 0，S 3 5 0のいずれの判定も満たされず、ステップS 3 6 0に移る。なお、このときの出目は「ハズレ目（バラバラな図柄の組み合わせ態様）」とも呼ばれる。

20

**【0506】**

ステップS 3 6 0では、ハズレ処理を実行する。このハズレ処理では、この時点でON（＝1）状態となっている当選フラグがBB及びRBを除く他の当選フラグの場合、当該当選フラグをOFF（＝0）にする。また、いずれの当選フラグもON（＝1）となっていない場合（このときはハズレフラグがON（＝1）となっている）には、ハズレフラグをOFF（＝0）にする。

**【0507】**

従って、当該当選フラグが、BBフラグ、RBフラグ、のいずれにも該当しない場合、この時点で「取りこぼし」が確定することになる。なお、「取りこぼし」が生じる可能性があるのは単独当選役としてのチェリーのみであるが、本実施形態のスロットマシン1では、単独当選役としてのチェリーは存在せず、チェリーは全て他の小役（スイカ）との共有当選役となっている。つまり、チェリーに当選する場合は、必ず「取りこぼし」のない小役であるスイカと重複当選する（詳細は後述する）。そのため、本実施形態では、チェリーを取りこぼした場合であっても必ずスイカが揃うため、「取りこぼし」が生じる当選役は存在しないこととなる。

30

**【0508】**

また、当該当選フラグがBBフラグ及びRBフラグのいずれかに該当する場合、当該当選フラグはOFFとならず、次ゲーム以降に持ち越される。これにより、BB及びRBについては取りこぼしを生じることがなく、該当する当選役図柄を揃えることができるまで当該当選フラグが持ち越されていくことになる。従って、遊技者は、BB、RBといった他の当選役に比べて利益の度合いの高い当選役の取りこぼしを心配することがなくBB、RBの遊技特典は必ず獲得できるという安心感を持ってゲームに臨むことができる。また、特に目押しの技量の低い遊技者にとっては、BB図柄（あるいはRB図柄）を揃えるまで何度でも目押しの練習ができることになる。

40

**【0509】**

上記のステップS 3 1 0からステップS 3 6 0までの処理は、通常ゲーム、R Tゲームの場合に実行する処理となる。次にステップS 3 7 0以降の処理について説明する。ここでの処理は、BBゲーム及びRBゲームの場合に実行する処理である。

**【0510】**

50

まず、ステップS 3 7 0では、B Bゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。ここでいう「B Bゲーム時払出役」とは、ベル、スイカ、チェリーに加えてボーナスゲーム専用役を含めたB Bゲーム中にメダルの払い出しがある当選役の総称である。そして、いずれかの有効ライン上にB Bゲーム時払出役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 7 2に移る。

**【0 5 1 1】**

次のステップS 3 7 2では、揃っているB Bゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置1 1 0より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示L E D 6 1 2に表示する）これにより、遊技者には当該B Bゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

10

**【0 5 1 2】**

ステップS 3 7 2に次いで、ステップS 3 7 4では、B Bゲーム終了判定処理を実行する（詳細は後述する）。その後、ステップS 3 7 6に移り、R Tゲーム開始処理（詳細は後述する）を実行する。

**【0 5 1 3】**

また、上記のステップS 3 7 0の判定が満たされない場合、ステップ3 7 8に移り、当該成立フラグをO F F（= 0）にする。本実施形態では、取りこぼしが生じないため、当該成立フラグにはハズレフラグが該当する。すなわち、ステップS 3 7 8では、当該ハズレフラグをO F F（= 0）にする。

20

**【0 5 1 4】**

次にステップS 3 8 0以降の説明をする。ステップS 3 8 0では、R Bゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。なお、この「R Bゲーム時払出役」も、前述のB Bゲーム時払出役と同様にR Bゲーム中に払い出しがある当選役の総称である（この場合は、ベル、スイカ、チェリー、ボーナスゲーム専用役が該当する）。そして、いずれかの有効ライン上にR Bゲーム時払出役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 8 2に移る。

**【0 5 1 5】**

次のステップS 3 8 2では、揃っているR Bゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置1 1 0より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示L E D 6 1 2に表示する）これにより、遊技者には当該R Bゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

30

**【0 5 1 6】**

ステップS 3 8 2に次いで、ステップS 3 8 4では、R Bゲーム終了判定処理を実行する（詳細は後述する）。その後、ステップS 3 8 6に移り、R Tゲーム開始処理（詳細は後述する）を実行する。

**【0 5 1 7】**

また、上記のステップS 3 8 0の判定が満たされない場合、前述のステップ3 7 8に移り、当該成立フラグをO F F（= 0）にする。これは先に説明したため、説明は省略する。

40

**【0 5 1 8】****[ B Bゲーム開始処理 ]**

前述の図7 2のステップS 3 2 0の判定が満たされた場合、B Bゲーム開始処理を実行する。このB Bゲーム開始処理について図7 3を用いて説明する。

**【0 5 1 9】**

まず、ステップS 4 0 1では、B BフラグがO N（= 1）となっているかを判定する。ステップS 4 0 1の判定が満たされると、ステップS 4 0 4に移る。ステップS 4 0 4では、B Bゲーム中フラグをO N（= 1）にする。また図示はしないが、このときB BフラグをO F F（= 0）にする。次いでステップS 4 0 6にて、B Bゲーム中の累計払出枚数

50

カウントをクリアする。これにより、次のゲームから累計払出枚数の累算が実行される。そして、次ゲームからは、通常ゲームと同様の掛け数3ベット（3枚掛け）にてBBゲームが開始される。

#### 【0520】

また、ステップS401の判定が満たされない場合、ステップS402に移り、エラー処理を実行する。このような場合となるのは、BBフラグがOFF（＝0）であるにも関わらず、BB図柄が揃ってしまうような場合が該当する。すなわち、何らかの不正な手段（例えば、ゴト行為）が行われたか、あるいはスロットマシン1に故障が生じたか、いずれかの場合に起こり得るものである。従って、エラー処理では、エラーランプ604の点灯や、その他前述のLED等にエラー発生を知らせる表示を行う。

10

#### 【0521】

##### [BBゲーム終了判定処理]

続いて、前述の図72のステップS374のBBゲーム終了判定処理について図74を用いて説明する。

#### 【0522】

まず、ステップS451では、前述の図72のステップS372にてメダルの払い出しがあったことを受けて、BBゲーム中の累計払出枚数に当該ゲームの払出枚数を加算する。

#### 【0523】

次にステップS452では、累計払出枚数が400枚を超えたかを判定する。このステップS452の判定が満たされない場合、ステップS454に移り、BBゲーム中の累計払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612等に表示する。なお、累計払出枚数は表示用のLED等を別途設けてこれに表示するものとしてもよい）。また、ステップS452の判定が満たされると、ステップS460に移る。

20

#### 【0524】

ステップS460では、BBゲーム中フラグをOFF（＝0）にした後、ステップS462にて第3RTゲーム開始フラグをON（＝1）にして処理を終了する。

#### 【0525】

##### [RBゲーム開始処理]

前述の図72のステップS330の判定が満たされた場合、RBゲーム開始処理を実行する。このRBゲーム開始処理について図75を用いて説明する。

30

#### 【0526】

まず、ステップS501では、RBフラグがON（＝1）となっているかを判定する。ステップS501の判定が満たされると、ステップS504に移る。ステップS504では、RBゲーム中フラグをON（＝1）にする。また図示はしないが、このときRBフラグをOFF（＝0）にする。次いでステップS506にて、RBゲーム中の累計払出枚数カウントをクリアする。これにより、次のゲームから累計払出枚数の累算が実行される。そして、次ゲームからは、通常ゲームと同様の掛け数3ベット（3枚掛け）にてRBゲームが開始される。このことにより、遊技者は通常ゲームと比べて特別な違和感を覚えることなくゲームを行うことができる。

40

#### 【0527】

また、ステップS501の判定が満たされない場合、ステップS502に移り、エラー処理を実行する。このような場合となるのは、RBフラグがOFF（＝0）であるにも関わらず、RB図柄が揃ってしまうような場合が該当する。すなわち、何らかの不正な手段（例えば、ゴト行為）が行われたか、あるいはスロットマシン1に故障が生じたか、いずれかの場合に起こり得るものである。従って、エラー処理では、エラーランプ604の点灯や、その他前述のLED等にエラー発生を知らせる表示を行う。

#### 【0528】

##### [RBゲーム終了判定処理]

続いて、前述の図72のステップS384のRBゲーム終了判定処理について図76を

50

用いて説明する。

【0529】

まず、ステップS551では、前述の図72のステップS382にてメダルの払い出しがあったことを受けて、RBゲーム中の累計払出枚数に当該ゲームの払出枚数を加算する。

【0530】

次にステップS552では、累計払出枚数が20枚を超えたかを判定する。このステップS552の判定が満たされない場合、ステップS554に移り、RBゲーム中の累計払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612等に表示する。なお、累計払出枚数は表示用のLED等を別途設けてこれに表示するものとしてもよい）。 10

【0531】

また、ステップS552の判定が満たされると、ステップS556に移る。

【0532】

ステップS556では、RBゲーム中フラグをOFF（=0）にした後、ステップS558にて第4RTゲーム開始フラグをON（=1）にして処理を終了する。

【0533】

[RT降格判定処理]

前述の図72のステップS344のRT降格判定処理について図77を用いて説明する。

【0534】

まず、ステップS601では、BBフラグおよびRBフラグのいずれかがON（=1）となっているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該ゲームにて、  
・ボーナス（BB、RB）およびリプレイ（リプレイ1、リプレイ2）の共有当選役に当選して、ボーナス図柄（BB図柄、RB図柄）ではなくリプレイ図柄（リプレイ1図柄、リプレイ2図柄）が揃った場合  
・ボーナスフラグ（BB、RB）がON（=1）のまま持ち越された状態で、リプレイ（リプレイ1、リプレイ2）の単独当選役に当選してリプレイ図柄（リプレイ1図柄、リプレイ2図柄）が揃った場合  
のいずれかが該当する。 20

【0535】

そして、ステップS601の判定が満たされると、ステップS603に移る。ステップS603では、第5RTゲーム開始フラグをON（=1）にする。その後、ステップS615に移り、RTゲーム開始処理（詳細は後述する）を実行する。

【0536】

一方、ステップS601の判定が満たされない場合、ステップS605に移り、リプレイ2図柄が揃っているかを判定する。すなわち、先述のステップS340でリプレイ図柄が揃っていると判定したところ、当該リプレイ図柄がリプレイ2図柄（「H男図柄-T子図柄-H男図柄」）であるかを判定する。そして、いずれかの有効ライン上にリプレイ2図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS607に移る。

【0537】

そして、ステップS607にて、通常ゲーム中フラグがON（=1）となっているかを判定する。すなわち、遊技状態が通常ゲームに制御されているか否かを判定する。ステップS607の判定が満たされない場合は、ステップS609にて、第3RTゲーム中フラグがON（=1）となっているかを判定する。すなわち、遊技状態が第3RTゲームに制御されているか否かを判定する。ステップS609の判定が満たされない場合は、ステップS611にて、第4RTゲーム中フラグがON（=1）となっているかを判定する。すなわち、遊技状態が第4RTゲームに制御されているか否かを判定する。ステップS611の判定が満たされない場合、つまり遊技状態が通常ゲーム、第3RTゲームおよび第4RTゲームのいずれでもない場合は、処理を終了する。 40

【0538】

一方、ステップS607、S609、S611のいずれかで判定が満たされる場合、つまり遊技状態が通常ゲーム、第3RTゲームおよび第4RTゲームのいずれかに制御されていれば、ステップS613に移る。ステップS613では、第1RTゲーム開始フラグをON(=1)にする。その後、ステップS615に移り、RTゲーム開始処理(詳細は後述する)を実行する。なお、第4RTゲームではリプレイ2の単独当選当たり値が存在しないため、S605でYESかつS611でYESとなることは実際にはあり得ない。つまり、S611では常にNOと判定されることとなる。ただし、本実施形態では第4RTゲームにてリプレイ2の単独当選当たり値が存在しないが、極めて低い確率でリプレイ2に単独当選しうる構成にしても良い。

#### 【0539】

10

#### [RT昇格判定処理]

前述の図72のステップS354のRT昇格判定処理について図78を用いて説明する。

#### 【0540】

まず、ステップS701では、BBフラグおよびRBフラグのいずれかがON(=1)となっているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該ゲームにて、

- ・ボーナス(BB、RB)および小役(ベル1、ベル2、スイカ、チェリー)の共有当選役に当選して、ボーナス図柄(BB図柄、RB図柄)ではなく小役図柄(ベル1図柄、ベル2図柄、スイカ図柄、チェリー図柄)が揃った場合

- ・ボーナスフラグ(BB、RB)がON(=1)のまま持ち越された状態で、小役(ベル1、ベル2、スイカ、チェリー)の単独当選役または小役同士の共有当選役(スイカ+チェリー)に当選して、小役図柄(ベル1図柄、ベル2図柄、スイカ図柄、チェリー図柄)が揃った場合

20

のいずれかが該当する。

#### 【0541】

そして、ステップS701の判定が満たされると、ステップS703に移る。ステップS703では、第5RTゲーム開始フラグをON(=1)にする。その後、ステップS715に移り、RTゲーム開始処理(詳細は後述する)を実行する。

#### 【0542】

一方、ステップS701の判定が満たされない場合、ステップS705に移り、ベル2図柄が揃っているかを判定する。すなわち、先述のステップS350で小役図柄が揃っていると判定したところ、当該小役図柄がベル2図柄(「M子図柄-I男図柄-M子図柄」)であるかを判定する。そして、いずれかの有効ライン上にベル2図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS707に移る。

30

#### 【0543】

そして、ステップS707にて、通常ゲーム中フラグがON(=1)となっているかを判定する。すなわち、遊技状態が通常ゲームに制御されているか否かを判定する。ステップS707の判定が満たされない場合は、ステップS709にて、第3RTゲーム中フラグがON(=1)となっているかを判定する。すなわち、遊技状態が第3RTゲームに制御されているか否かを判定する。ステップS709の判定が満たされない場合は、ステップS711にて、第4RTゲーム中フラグがON(=1)となっているかを判定する。すなわち、遊技状態が第4RTゲームに制御されているか否かを判定する。ステップS711の判定が満たされない場合、つまり遊技状態が通常ゲーム、第3RTゲームおよび第4RTゲームのいずれでもない場合は、処理を終了する。

40

#### 【0544】

一方、ステップS707、S709、S711のいずれかで判定が満たされる場合、つまり遊技状態が通常ゲーム、第3RTゲームおよび第4RTゲームのいずれかに制御されていれば、ステップS713に移る。ステップS713では、第2RTゲーム開始フラグをON(=1)にする。その後、ステップS715に移り、RTゲーム開始処理(詳細は後述する)を実行する。

50

## 【0545】

## [RTゲーム開始処理]

RTゲーム開始処理について、図79を用いて詳細に説明する。このRTゲーム開始処理は、図72の判定処理におけるステップS376、S386、図77のRT降格判定処理におけるステップS615、および、図78のRT昇格判定処理におけるステップS715、において実行される。なお、このRTゲーム開始処理は、上記ステップS376、S386、S615、S715のいずれにおいても同じ内容の処理が実行されるものとする。

## 【0546】

まず、ステップS801では、第1RTゲーム開始フラグがON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、ステップS803では、第1RTゲーム回数を「400回」にセットする。そして、次のステップS805では、第1RTゲーム中フラグをON(=1)にする。また、図示はしないが、このとき第1RTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームから第1RTゲームが開始される。

10

## 【0547】

ステップS801の判定が満たされない場合、ステップS807に移り、第2RTゲーム開始フラグがON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、ステップS809では、第2RTゲーム回数を「50回」にセットする。そして、次のステップS811では、第2RTゲーム中フラグをON(=1)にする。また、図示はしないが、このとき第2RTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームから第2RTゲームが開始される。

20

## 【0548】

ステップS807の判定が満たされない場合、ステップS813に移り、第3RTゲーム開始フラグがON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、ステップS815では、第3RTゲーム回数を「6000回」にセットする。そして、次のステップS817では、第3RTゲーム中フラグをON(=1)にする。また、図示はしないが、このとき第3RTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームから第3RTゲームが開始される。

## 【0549】

ステップS813の判定が満たされない場合、ステップS819に移り、第4RTゲーム開始フラグがON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、ステップS821では、第4RTゲーム回数を「50回」にセットする。そして、次のステップS821では、第4RTゲーム中フラグをON(=1)にする。また、図示はしないが、このとき第4RTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームから第4RTゲームが開始される。

30

## 【0550】

ステップS819の判定が満たされない場合、ステップS825に移り、第5RTゲーム開始フラグがON(=1)であるかを判定する。この判定が満たされた場合、次のステップS827では、第5RTゲーム中フラグをON(=1)にする。また、図示はしないが、このとき第5RTゲーム開始フラグをOFF(=0)にする。これにより、次ゲームから第5RTゲームが開始される。なお、第5RTゲームについては、他のRTゲームとは異なり第5RTゲーム回数は設定されない。そのため、第5RTゲームは、内部的にボーナスフラグ(BBフラグ、RBフラグ)が持ち越されている限りは、RTゲーム回数に関係なく継続して実行される。

40

## 【0551】

なお、上記のステップS801、S807、S813、S819、S825の判定がいずれも満たされない場合、いずれの処理も行われず終了となる。

## 【0552】

## [RTゲーム終了判定処理]

次にRTゲーム終了判定処理について、図80を用いて詳細に説明する。前述の図72

50

の判定処理において、ステップS301, S303のいずれの判定も満たされない場合、このRTゲーム終了判定処理が実行される。

【0553】

まず、ステップS901では、第1RTゲーム中フラグがON(=1)となっているかを判定する。そして、ステップS901の判定が満たされると、次のステップS903では、第1RTゲーム回数を「1」だけ減算して、ステップS905に移る。

【0554】

ステップS905では、残りの第1RTゲーム回数が「0」であるかを判定する。第1RTゲーム回数が「0」であれば、S905の判定が満たされる。そして、ステップS909に移り、第1RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第1RTゲームが終了する。

10

【0555】

一方、ステップS905の判定が満たされない場合、ステップS907に移り、BBフラグおよびRBフラグ(すなわち、ボーナスフラグ)のいずれかがON(=1)となっているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第1RTゲームにて、BBおよびRBのいずれかに当選した場合が該当する。

【0556】

そして、ステップS907の判定が満たされると、ステップS909に移り、第1RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第1RTゲームが終了する。ここでの処理は、第1RTゲームがBBおよびRB(すなわち、ボーナス)のいずれかの当選によって終了となることを示している。

20

【0557】

なお、ステップS905, S907の判定が満たされない場合は、第1RTゲームの終了条件が成立していないことになるから、本処理はそのまま終了して第1RTゲームが継続して実行される。

【0558】

次に、ステップS901の判定が満たされない場合、ステップS911に移り、第2RTゲーム中フラグがON(=1)となっているかを判定する。そして、ステップS911の判定が満たされると、次のステップS913では、第2RTゲーム回数を「1」だけ減算して、ステップS915に移る。

30

【0559】

ステップS915では、残りの第2RTゲーム回数が「0」であるかを判定する。第2RTゲーム回数が「0」であれば、S915の判定が満たされる。そして、ステップS919に移り、第2RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第2RTゲームが終了する。

【0560】

一方、ステップS915の判定が満たされない場合、ステップS917に移り、BBフラグおよびRBフラグ(すなわち、ボーナスフラグ)のいずれかがON(=1)となっているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第2RTゲームにて、BBおよびRBのいずれかに当選した場合が該当する。

40

【0561】

そして、ステップS917の判定が満たされると、ステップS919に移り、第2RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第2RTゲームが終了する。ここでの処理は、第2RTゲームがBBおよびRB(すなわち、ボーナス)のいずれかの当選によって終了となることを示している。

【0562】

なお、ステップS915, S917の判定が満たされない場合は、第2RTゲームの終了条件が成立していないことになるから、本処理はそのまま終了して第2RTゲームが継続して実行される。

【0563】

50

次に、ステップS 9 1 1の判定が満たされない場合、ステップS 9 2 1に移り、第3 R Tゲーム中フラグがON (= 1) となっているかを判定する。そして、ステップS 9 2 1の判定が満たされると、次のステップS 9 2 3では、第3 R Tゲーム回数を「1」だけ減算して、ステップS 9 2 5に移る。

【0 5 6 4】

ステップS 9 2 5では、残りの第3 R Tゲーム回数が「0」であるかを判定する。第3 R Tゲーム回数が「0」であれば、S 9 2 5の判定が満たされる。そして、ステップS 9 3 1に移り、第3 R Tゲーム中フラグをOFF (= 0) にする。これにより、第3 R Tゲームが終了する。

【0 5 6 5】

一方、ステップS 9 2 5の判定が満たされない場合、ステップS 9 2 7に移り、BBフラグおよびRBフラグ（すなわち、ボーナスフラグ）のいずれかがON (= 1) となっているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第3 R Tゲームにて、BBおよびRBのいずれかに当選した場合が該当する。

【0 5 6 6】

そして、ステップS 9 2 7の判定が満たされると、ステップS 9 3 1に移り、第3 R Tゲーム中フラグをOFF (= 0) にする。これにより、第3 R Tゲームが終了する。ここでの処理は、第3 R TゲームがBBおよびRB（すなわち、ボーナス）のいずれかの当選によって終了となることを示している。

【0 5 6 7】

さらに、ステップS 9 2 7の判定が満たされない場合、ステップS 9 2 9に移り、ベル2図柄およびリプレイ2図柄のいずれかが揃っているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第3 R Tゲームにて、ベル2およびリプレイ2のいずれかに当選して、図柄表示窓5 9 1 aにベル2図柄およびリプレイ2図柄のいずれかが揃った場合が該当する。

【0 5 6 8】

そして、ステップS 9 2 9の判定が満たされると、ステップS 9 3 1に移り、第3 R Tゲーム中フラグをOFF (= 0) にする。これにより、第3 R Tゲームが終了する。ここでの処理は、ベル2図柄およびリプレイ2図柄が揃ったことによって、第3 R Tゲームが他のR T状態に移行（R T 2への昇格あるいはR T 1への降格）して終了となることを示している。

【0 5 6 9】

なお、ステップS 9 2 5、S 9 2 7、S 9 2 9の判定が満たされない場合は、第3 R Tゲームの終了条件が成立していないことになるから、本処理はそのまま終了して第3 R Tゲームが継続して実行される。

【0 5 7 0】

次に、ステップS 9 2 1の判定が満たされない場合、ステップS 9 3 3に移り、第4 R Tゲーム中フラグがON (= 1) となっているかを判定する。そして、ステップS 9 3 3の判定が満たされると、次のステップS 9 3 5では、第4 R Tゲーム回数を「1」だけ減算して、ステップS 9 3 7に移る。

【0 5 7 1】

ステップS 9 3 7では、残りの第4 R Tゲーム回数が「0」であるかを判定する。第4 R Tゲーム回数が「0」であれば、S 9 3 7の判定が満たされる。そして、ステップS 9 4 3に移り、第4 R Tゲーム中フラグをOFF (= 0) にする。これにより、第4 R Tゲームが終了する。

【0 5 7 2】

一方、ステップS 9 3 7の判定が満たされない場合、ステップS 9 3 9に移り、BBフラグおよびRBフラグ（すなわち、ボーナスフラグ）のいずれかがON (= 1) となっているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第4 R Tゲームにて、BBおよびRBのいずれかに当選した場合が該当する。

## 【0573】

そして、ステップS939の判定が満たされると、ステップS943に移り、第4RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第4RTゲームが終了する。ここでの処理は、第4RTゲームがBBおよびRB(すなわち、ボーナス)のいずれかの当選によって終了となることを示している。

## 【0574】

さらに、ステップS939の判定が満たされない場合、ステップS941に移り、ベル2図柄およびリプレイ2図柄のいずれかが揃っているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第4RTゲームにて、ベル2およびリプレイ2のいずれかに当選して、図柄表示窓591aにベル2図柄およびリプレイ2図柄のいずれかが揃った場合が該当する。

10

## 【0575】

そして、ステップS941の判定が満たされると、ステップS943に移り、第4RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第4RTゲームが終了する。ここでの処理は、ベル2図柄およびリプレイ2図柄が揃ったことによって、遊技状態が他のRT状態に移行(RT2への昇格あるいはRT1への降格)して第4RTゲームが終了となることを示している。

## 【0576】

なお、ステップS937、S939、S941の判定が満たされない場合は、第4RTゲームの終了条件が成立していないことになるから、本処理はそのまま終了して第4RTゲームが継続して実行される。

20

## 【0577】

次に、ステップS933の判定が満たされない場合、ステップS945に移り、第5RTゲーム中フラグがON(=1)となっているかを判定する。そして、ステップS945の判定が満たされると、次のステップS947では、BB図柄およびRB図柄(すなわち、ボーナス図柄)のいずれかが揃っているかを判定する。この判定が満たされる場合とは、当該第5RTゲームにて、内部的に持ち越されているボーナスフラグ(BBフラグ、RBフラグ)に基づいて、図柄表示窓591aにBB図柄およびRB図柄のいずれかが揃った場合が該当する。

## 【0578】

30

そして、ステップS947の判定が満たされると、ステップS949に移り、第5RTゲーム中フラグをOFF(=0)にする。これにより、第5RTゲームが終了する。ここでの処理は、遊技者の目押し等によってBB図柄およびRB図柄が揃ったことによって、遊技状態がボーナスゲーム(BBゲーム、RBゲーム)に移行して第5RTゲームが終了となることを示している。

## 【0579】

なお、上記のステップS901、S911、S921、S933、S945の判定がいずれも満たされない場合、いずれの処理も行われず終了となる。具体的には、遊技状態が通常ゲームに制御されているときは、通常ゲーム中フラグがON(=1)であるとともに第1～第5RT中フラグがOFF(=0)であるから、上記のステップS901、S911、S921、S933、S945の判定がいずれも満たされず、そのまま処理が終了して通常ゲームが継続して実行される。

40

## 【0580】

[各RTゲームへの移行条件・終了条件]

ここで、各RTゲームへの移行条件および各RTゲームの終了条件について説明する。RTゲームには、上述のとおり、第1RTゲーム、第2RTゲーム、第3RTゲーム、第4RTゲームおよび第5RTゲームがある。そして、通常ゲーム中やボーナスゲーム(BB、RB)中でない限り、この第1RTゲーム～第5RTゲームのうちいずれかのRTゲームが行われる。

## 【0581】

50

第1 R Tゲームへの移行条件は、通常状態であるときにリプレイ2に当選すること（リプレイ2図柄が揃うこと）、または、第3 R Tゲームが行われているときにリプレイ2に当選すること（リプレイ2図柄が揃うこと）、である。また、第1 R Tゲームの終了条件は、当該第1 R Tゲームにおいて400ゲーム行われること、または、BB若しくはRBに当選することである（BB図柄若しくはRB図柄が揃う必要はなく、BB若しくはRBのフラグがONとなれば良い）。この第1 R TゲームにおいてBBおよびRBのいずれにも当選することなく400ゲーム行われたのちは、通常状態となる。

【0582】

第2 R Tゲームへの移行条件は、通常状態であるときにベル2に当選すること（ベル2図柄が揃うこと）、または、第3 R Tゲーム若しくは第4 R Tゲームが行われているときにベル2に当選すること（ベル2図柄が揃うこと）、である。また、第2 R Tゲームの終了条件は、当該第2 R Tゲームにおいて50ゲーム行われること、または、BB若しくはRBに当選することである（BB図柄若しくはRB図柄が揃う必要はなく、BB若しくはRBのフラグがONとなれば良い）。この第2 R TゲームにおいてBBおよびRBのいずれにも当選することなく50ゲーム行われたのちは、通常状態となる。

10

【0583】

第3 R Tゲームへの移行条件は、BBゲームが終了することである。つまり、上述したとおり、BBゲームが終了したのちは、常にこの第3 R Tゲームに移行する。また、第3 R Tゲームの終了条件は、当該第3 R Tゲームにおいて6000ゲーム行われること、第1 R Tゲームへの移行条件が成立すること（リプレイ2に当選すること）、第2 R Tゲームへの移行条件が成立すること（ベル2に当選すること）、BB若しくはRBに当選することである（BB図柄若しくはRB図柄が揃う必要はなく、BB若しくはRBのフラグがONとなれば良い）。この第3 R Tゲームにおいて、BBおよびRBのいずれにも当選することなく、さらに、第1 R Tゲームへの移行条件および第2 R Tゲームへの移行条件のいずれも成立することなく6000ゲーム行われたのちは、通常状態となる。

20

【0584】

第4 R Tゲームへの移行条件は、RBゲームが終了することである。つまり、上述したとおり、RBゲームが終了したのちは、常にこの第4 R Tゲームに移行する。また、第4 R Tゲームの終了条件は、当該第4 R Tゲームにおいて50ゲーム行われること、第1 R Tゲームへの移行条件が成立すること（リプレイ2に当選すること）、第2 R Tゲームへの移行条件が成立すること（ベル2に当選すること）、BB若しくはRBに当選することである（BB図柄若しくはRB図柄が揃う必要はなく、BB若しくはRBのフラグがONとなれば良い）。この第4 R Tゲームにおいて、BBおよびRBのいずれにも当選することなく、さらに、第1 R Tゲームへの移行条件および第2 R Tゲームへの移行条件のいずれも成立することなく50ゲーム行われたのちは、通常状態となる。

30

【0585】

第5 R Tゲームへの移行条件は、通常状態であるか否かに拘らず、さらにはR Tゲームが行われているときは第1 R Tゲーム～第4 R TゲームのうちいずれのR Tゲームが行われているかに拘らず、BBまたはRBに当選することである（BB図柄若しくはRB図柄が揃う必要はなく、BB若しくはRBのフラグがONとなれば良い）。また、第5 R Tゲームの終了条件は、BBまたはRBに当選することである（BB図柄若しくはRB図柄が揃う必要はなく、BB若しくはRBのフラグがONとなれば良い）。つまり、第5 R Tゲームは、BBまたはRBに当選してから（BBフラグまたはRBフラグがONしてから）BB図柄またはRB図柄が揃うまでの間に付与される特典である。

40

【0586】

ただし、リプレイ2図柄が揃って第1 R Tゲームに移行したとき、当該第1 R Tゲームにおいてベル2図柄が揃ったとしても第2 R Tゲームに移行することはない。同様に、ベル2図柄が揃って第2 R Tゲームに移行したとき、当該第2 R Tゲームにおいてリプレイ2が揃ったとしても第1 R Tゲームに移行することはない。

【0587】

50

## [各 R T ゲーム・通常ゲーム]

次いで、各 R T ゲームおよび通常ゲームについて説明する。ただし、B B ゲームが終了したのちは第 3 R T ゲームが行われ、R B ゲームが終了したのちは第 4 R T ゲームが行われるので、遊技の流れを説明する便宜上、第 3 R T ゲーム、第 4 R T ゲーム、通常ゲーム、第 1 R T ゲーム、第 2 R T ゲーム、第 5 R T ゲーム、の順に説明する。

## 【0588】

## [第 3 R T ゲーム]

第 3 R T ゲームは、上述のとおり、B B ゲームの終了後に行われる。

## 【0589】

この第 3 R T ゲームでは、リプレイ 2 の当選確率は概ね 18 分の 1、ベル 2 の当選確率は概ね 41 分の 1 である。つまり、第 2 R T ゲームに移行する確率よりも第 1 R T ゲームに移行する確率の方が高くなっている。

10

## 【0590】

また、この第 3 R T ゲームでは、リプレイ 1 の当選確率は概ね 3.5 分の 1 であり、ベル 1 の当選確率は概ね 4.3 分の 1 である。ただし、このリプレイ 1 への当選は第 3 R T ゲームの終了条件ではない（つまり他の R T ゲームに移行しない）ので、たとえリプレイ 1 に当選したとしても当該第 3 R T ゲームが引き続き行われる。同様に、ベル 1 への当選も第 3 R T ゲームの終了条件ではないので、たとえベル 1 に当選したとしても当該第 3 R T ゲームが引き続き行われる。

## 【0591】

20

なお、ベル 1 またはベル 2 に当選し且つベル 1 図柄またはベル 2 図柄が有効ライン上に揃ったとき、画像表示体 500 の演出表示装置 590 には、ベル 1 とベル 2 とを区別することなく単なるベルを想起させる絵柄（単一の絵柄）が表示される。これにより、ベル 1 およびベル 2 のうちいずれのベルに当選したかについては、画像表示体 500 の演出表示装置 590 の表示から把握することは困難である。また、ベル 1 およびベル 2 のうちいずれのベルに当選した場合であってもメダルの払い出し枚数が 5 枚と同じであるから、ベル 1 およびベル 2 のうちいずれのベルに当選したかについては、メダルの払い出し枚数からも把握することはできない。これにより、第 3 R T ゲームが行われているときにベルに当選した場合には、遊技者は、第 2 R T ゲームに移行するのではないかとといった期待感を抱くこととなる。また、ベル 1 またはベル 2 に当選したとき、ベル 1 およびベル 2 のうちいずれのベルに当選したのか把握することが困難であることから、遊技者は、第 2 R T ゲームに移行するベルであるのか否かを予測するといった面白みもある。

30

## 【0592】

また、同様に、リプレイ 1 またはリプレイ 2 に当選し且つリプレイ 1 図柄またはリプレイ 2 図柄が有効ライン上に揃ったとき、画像表示体 500 の演出表示装置 590 には、リプレイ 1 とリプレイ 2 とを区別することなく単なるリプレイを想起させる絵柄（単一の絵柄）が表示される。これにより、リプレイ 1 およびリプレイ 2 のうちいずれのリプレイに当選したかについては、画像表示体 500 の表示から把握することは困難である。さらに、リプレイ 1 およびリプレイ 2 のうちいずれのリプレイに当選した場合であっても再遊技できる点において同じであるから、リプレイ 1 およびリプレイ 2 のうちいずれのリプレイに当選したかについて、より一層把握することが困難となっている。これにより、第 3 R T ゲームが行われているときにリプレイに当選した場合には、遊技者は、第 1 R T ゲームに移行しないで欲しいといった願望を抱くこととなる。また、リプレイ 1 またはリプレイ 2 に当選したとき、リプレイ 1 およびリプレイ 2 のうちいずれのリプレイに当選したのか把握することが困難であることから、遊技者は、第 1 R T ゲームに移行するリプレイであるのか否かを予測するといった面白みもある。

40

## 【0593】

ところで、リプレイ 1 およびリプレイ 2 の合成確率は概ね 3 分の 1 であり、ベル 1 およびベル 2 の合成確率は概ね 3.9 分の 1 である。つまり、第 3 R T ゲームでは、リプレイ 2 の当選確率がベル 2 の当選確率よりも 2 倍以上高いにも拘らず（第 1 R T ゲームへの移

50

行確率が第2 R Tゲームへの移行確率よりも2倍以上高いにも拘らず)、リプレイ図柄が有効ライン上に揃う頻度は、ベル図柄が有効ライン上に揃う頻度と大差ない。なお、「大差ない」とは、リプレイの出現頻度がベルの出現頻度よりも極めて高いと遊技者が把握できない程度であり、具体的には、リプレイ図柄が有効ライン上に揃う頻度(リプレイ1またはリプレイ2に当選する確率)が、ベル図柄が有効ライン上に揃う頻度(ベル1またはベル2に当選する確率)の1.5倍以下であることが好ましい。

#### 【0594】

なお、リプレイ2およびベル2のいずれに当選することなく6000ゲーム行われると通常状態となるが、リプレイ2およびベル2のいずれにも当選することなく6000ゲーム行われることは極めて稀である。

10

#### 【0595】

このように、BBゲームが終了した後、遊技者が保有するメダルの減少が抑制される第3 R Tゲームが行われる一方で、当選役によっては、第3 R Tゲームよりも遊技者に有利な第2 R Tゲーム、または、第3 R Tゲームよりも遊技者に不利な第1 R Tゲームに移行しうる。したがって、単に第3 R Tゲームの終了を待つ(所定ゲームを単に消化するだけ)といったことがなくなり、遊技が単調となることを回避でき、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0596】

また、従来のスロットマシンでは、当選役を一見して把握できるように、当選役に対応する図柄として、当該当選役を想起させる絵が各リール帯に付されていた。例えば、リプレイ(RP)と書かれた図柄、ベル、あるいはスイカといったものが各リール帯に描かれていた。つまり、全てのリールが停止したときの有効ライン上に例えばベルが揃っていれば、ベルに当選したと把握することができた。

20

#### 【0597】

これに対し、本実施形態のスロットマシン1では、各リール帯351a, 351b, 351cに付されている図柄は、単独では当選役を想起させる絵ではない。つまり、一つのリールまたは二つのリールが停止されただけでは当選役を把握することができず、全てのリールが停止してはじめて当選役を把握できるようになっている。

#### 【0598】

上述したように、リプレイ1に当選したときは、図柄変動表示装置300の全てのリール301a, 301b, 301cが停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「H男図柄-I男図柄-H男図柄」となる。

30

#### 【0599】

また、リプレイ2に当選したときは、図柄変動表示装置300の全てのリール301a, 301b, 301cが停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「H男図柄-T子図柄-H男図柄」となる。

#### 【0600】

また、ベル1に当選したとき、図柄変動表示装置300の全てのリール301a, 301b, 301cが停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「M子図柄-T子図柄-M子図柄」となる。

40

#### 【0601】

さらに、ベル2に当選したとき、図柄変動表示装置300の全てのリール301a, 301b, 301cが停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「M子図柄-I男図柄-M子図柄」となる。

#### 【0602】

したがって、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作したことによって中リール301bの中段に「I男図柄」が停止すると、リプレイ1またはベル2に当選している可能性がある。第3 R Tゲームが行われているとき、当選役がリプレイ1であれば他のR Tゲームに移行することなく第3 R Tゲームが継続して行われる一方で、当選役がベル2であれば、遊技者が保有するメダルが増加す

50

る点で遊技者にとって有利な第2 R Tゲームに移行する。

【0603】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作したことによって中リール301bの中段に「T子図柄」が停止すると、リプレイ2またはベル1に当選している可能性がある。第3 R Tゲームが行われているとき、当選役がベル1であれば他のR Tゲームに移行することなく第3 R Tゲームが継続して行われる一方で、当選役がリプレイ2であれば、遊技者が保有するメダルの減少が早い点で遊技者にとって不利な第1 R Tゲームに移行する。なお、第1 R Tゲームは、400ゲーム行いかBBまたはRBに当選しない限り、通常ゲームや当該第1 R Tゲームよりも有利なR Tゲームに移行することがない点においても、遊技者にとって不利である。

10

【0604】

このように、第3 R Tゲームが行われているとき、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち中リール停止ボタン211bを最初に操作すると、当該中リール301bの中段に停止した図柄如何によって遊技者は一喜一憂することとなる。具体的には、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち中リール停止ボタン211bを最初に操作して当該中リール301bの中段に「I男図柄」が停止すると、第2 R Tゲームに移行する期待感を抱く一方で、当該ゲームを契機として第1 R Tゲームに移行しないことが確定し、安心する。また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち中リール停止ボタン211bを最初に操作して当該中リール301bの中段に「T子図柄」が停止すると、当該ゲームを契機として第2 R Tゲームに移行しないことが確定する一方で第1 R Tゲームに移行する可能性が残されているので、第1 R Tゲームに移行しないで欲しいと願望する。つまり、中リール301bに描かれている図柄「I男図柄」は、第2 R Tゲームに移行する可能性はあるものの第1 R Tゲームに移行することがないセーフ図柄として機能し、中リール301bに描かれている図柄「T子図柄」は、第2 R Tゲームに移行する可能性がないにも拘らず第1 R Tゲームに移行する可能性があるアウト図柄として機能する。また、当選役は、全てのリールが停止するまで把握できないため、当該ゲームの最後まで遊技者は気を抜くことができず、興味の低下を抑制できる。

20

【0605】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作したとき、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、リプレイ1またはリプレイ2に当選している可能性がある。第3 R Tゲームが行われているとき、当選役がリプレイ1であれば他のR Tゲームに移行することなく第3 R Tゲームが継続して行われる一方で、当選役がリプレイ2であれば、遊技者が保有するメダルの減少が早い点で遊技者にとって不利な第1 R Tゲームに移行する。なお、第1 R Tゲームは、400ゲーム行いかBBまたはRBに当選しない限り、通常ゲームや当該第1 R Tゲームよりも有利なR Tゲームに移行することがない点においても、遊技者にとって不利である。

30

【0606】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作したとき、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「M子図柄」が停止すると、ベル1またはベル2に当選している可能性がある。第3 R Tゲームが行われているとき、当選役がベル1であれば他のR Tゲームに移行することなく第3 R Tゲームが継続して行われる一方で、当選役がベル2であれば、遊技者が保有するメダルが増加する点で遊技者にとって有利な第2 R Tゲームに移行する。

40

【0607】

このように、第3 R Tゲームが行われているとき、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作した場合にも、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに停止した図柄如何によって遊技者は一喜一憂することとなる。具体的には、遊技

50

者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作して、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、当該ゲームを契機として第2RTゲームに移行しないことが確定する一方で第1RTゲームに移行する可能性が残されているので、第1RTゲームに移行しないで欲しいと願望する。つまり、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに描かれている「H男図柄」は、第2RTゲームに移行する可能性がないにも拘らず第1RTゲームに移行する可能性があるアウト図柄として機能し、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに描かれている図柄「M子図柄」は、第2RTゲームに移行する可能性はあるものの第1RTゲームに移行することがないセーフ図柄として機能する。また、当選しうる役は、左リール301aおよび右リール301cが停止した時点で把握できるものの、他のRTゲームに移行するか否かについては全てのリールが停止するまで把握できないため、当該ゲームの最後まで遊技者は気を抜くことができず、興味の低下を抑制できる。

10

**【0608】**

以上説明したように、第3RTゲームが行われているとき、遊技者が、各リール停止ボタン211a、211b、211cのうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作した場合、および、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し次いで右リール停止ボタン211cを操作した場合、のうちのいずれの場合であっても、各リール停止ボタン211a、211b、211cを操作する毎に期待感と失望感が入り混ざることとなり、これまでにない斬新な遊技機を提供することができる。

20

**【0609】**

なお、第3RTゲームにおいてリプレイ2に当選すると第1RTゲームに移行することが殆どではあるものの、常に第1RTゲームに移行するわけではない。図69(d)を見ても分かるように、抽出乱数値が10175である場合にはリプレイ2とBBとが重複して当選し、抽出乱数値が10182である場合にはリプレイ2とRBとが重複して当選する。

**【0610】**

このように、第3RTゲームにおいてリプレイ2に当選することは第1RTゲームへの移行条件の一つであるにも拘らず、第3RTゲームにおいてリプレイ2に当選したときに、当該リプレイ2と併せてBBまたはRBに当選することがある（このときは第1RTゲームに移行しない）。これにより、第3RTゲームにおいてリプレイ2に当選した場合であっても、稀に、第1RTゲームに移行することなくBBゲームまたはRBゲームが行われる場合がある。したがって、第3RTゲームにおいてリプレイ2に当選したときは、僅かながらBBまたはRBに当選している期待感を遊技者に与えることによって、興味の低下を抑制できる。

30

**【0611】**

同様に、第3RTゲームにおいてベル2に当選すると第2RTゲームに移行することが殆どであるものの、常に第2RTゲームに移行するわけではない。図69(d)を見ても分かるように、抽出乱数値が10166～10173のなかのいずれかである場合にはベル2とBBとが重複して当選し、抽出乱数値が10180である場合にはベル2とRBとが重複して当選する。

40

**【0612】**

このように、第3RTゲームにおいてベル2に当選することは第2RTゲームへの移行条件の一つであるにも拘らず、第3RTゲームにおいてベル2に当選したときに、当該ベル2と併せてBBまたはRBに当選することがある（このときは第2RTゲームに移行しない）。これにより、第3RTゲームにおいてベル2に当選した場合であっても、稀に、第2RTゲームに移行することなくBBゲームまたはRBゲームが行われる場合がある。ここで、BBゲームおよびRBゲームでは、第2RTゲームが行われる場合よりも多くのメダルを短期間で獲得できるので、第3RTゲームにおいてベル2に当選したとしても遊

50

技者に失望を与えることにはならず、むしろ第2 R Tゲームよりも遊技者により有利なB BゲームやR Bゲームが行われることとなる。これにより、興趣の低下を抑制できる。

【0613】

[第4 R Tゲーム]

第4 R Tゲームは、上述のとおり、R Bゲームの終了後に行われる。

【0614】

この第4 R Tゲームでは、リプレイ2の単独当選当たりの確率はゼロ（B BまたはR Bと重複して当選する可能性はある）、ベル2の当選確率は概ね40分の1である。したがって、第1 R Tゲームに移行する確率は皆無であることから、遊技者は、第2 R Tゲームに移行する期待感を抱くこととなる。とくに、この第4 R Tゲームでは、遊技者が保有するメダルをほぼ維持しつつ遊技を行うことができるにも拘らず第1 R Tゲームに移行する確率が皆無であって且つ第2 R Tゲームのみに移行しうるものであるから、遊技者は第2 R Tゲームにさらにステップアップする期待感を抱いて遊技を行うこととなり、興趣の低下を抑制できる。

10

【0615】

また、この第4 R Tゲームでは、リプレイ1の当選確率は概ね1.8分の1であり、ベル1の当選確率は概ね4.3分の1である。ただし、このリプレイ1への当選は第4 R Tゲームの終了条件ではない（つまり他のR Tゲームに移行しない）ので、たとえリプレイ1に当選したとしても当該第4 R Tゲームが引き続き行われる。同様に、ベル1への当選も第4 R Tゲームの終了条件ではないので、たとえベル1に当選したとしても当該第4 R Tゲームが引き続き行われる。

20

【0616】

なお、ベル1またはベル2に当選したとき、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選したかについては、画像表示体500の表示から把握することはできない。また、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選した場合であってもメダルの払い出し枚数が5枚と同じであるから、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選したかについては、メダルの払い出し枚数からも把握することはできない。これにより、第4 R Tゲームが行われているときにベルに当選した場合には、遊技者は、第2 R Tゲームに移行するのではないかといった期待感を抱くこととなる。また、ベル1またはベル2に当選したとき、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選したのか把握することが困難であることから、遊技者は、第2 R Tゲームに移行するベルであるのか否かを予測するといった面白みもある。

30

【0617】

一方、リプレイ1およびリプレイ2のいずれが当選したとしても第1 R Tゲームに移行することはなく、他の終了条件が成立していない限り当該第4 R Tゲームが引き続き行われる。これにより、画像表示体500の演出表示装置590にリプレイを想起させる絵が表示されたとしても第1 R Tゲームに移行する心配をすることなく再遊技を行うことができる。つまり、第4 R Tゲームが行われているときにリプレイ1図柄またはリプレイ2図柄が揃ったとしても、第3 R Tゲームが行われているときにリプレイ1図柄またはリプレイ2図柄が揃ったときのように、第1 R Tゲームに移行するのではないかといった心配をする必要がない。このように、リプレイ2図柄が揃ったときは、第3 R Tゲームが行われているか第4 R Tゲームが行われているかによって、同じ図柄（リプレイ2）であるにも拘らず、遊技者に与える利益が異なることとなる。

40

【0618】

ところで、リプレイ1の当選確率は概ね1.8分の1であるのに対して、ベル1およびベル2の合成確率は概ね3.9分の1である。第3 R Tゲームでは、リプレイ図柄が有効ライン上に揃う頻度と、ベル図柄が有効ライン上に揃う頻度と、の間に大差なかったが、この第4 R Tゲームでは、リプレイ図柄が有効ライン上に揃う頻度と、ベル図柄が有効ライン上に揃う頻度と、の間に若干の差がある。

【0619】

50

なお、リプレイ 2 およびベル 2 のいずれに当選することなく 50 ゲーム行われると、通常状態となる。

【0620】

このように、RB が終了したのちに行われる第 4 RT ゲームでは、第 1 RT ゲームに移行する可能性が皆無であって、第 2 RT ゲームに移行する期待感を抱きつつ遊技を行うことができるものの、RB に当選する確率は、上述のとおり、BB に当選する確率と比べると極めて低い。一般的に遊技者は、BB に当選すると喜ぶ一方で、RB に当選すると、抽選に当選しているにも拘らず当選種別が BB でないことによって落胆する（RB ゲームでは BB ゲームよりも獲得できるメダルが少ないので落胆する）。しかし、本実施形態のスロットマシン 1 では、RB の当選確率を BB の当選確率よりも極めて低くすることによって、極力、遊技者に落胆を与えないようにされている。しかも、RB に当選したときは、その後、第 1 RT ゲームに移行することのない第 4 RT ゲームが行われるので、たとえ RB に当選したとしても、遊技者に与える落胆は軽微なものとなる。また、当選役は、全てのリールが停止するまで把握できないため、当該ゲームの最後まで遊技者は気を抜くことができず、興味の低下を抑制できる。

10

【0621】

さらに、第 3 RT ゲームが行われているときと同様に、リプレイ 1 に当選したときは、図柄変動表示装置 300 の全てのリール 301 a, 301 b, 301 c が停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「H 男図柄－I 男図柄－H 男図柄」となる。

20

【0622】

また、リプレイ 2 に当選したときは、図柄変動表示装置 300 の全てのリール 301 a, 301 b, 301 c が停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「H 男図柄－T 子図柄－H 男図柄」となる。

【0623】

また、ベル 1 に当選したとき、図柄変動表示装置 300 の全てのリール 301 a, 301 b, 301 c が停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「M 子図柄－T 子図柄－M 子図柄」となる。

【0624】

さらに、ベル 2 に当選したとき、図柄変動表示装置 300 の全てのリール 301 a, 301 b, 301 c が停止したときの有効ライン上における図柄の組み合わせ態様は、「M 子図柄－I 男図柄－M 子図柄」となる。

30

【0625】

したがって、遊技者が、各リール停止ボタン 211 のうち例えば中リール停止ボタン 211 b を最初に操作したことによって中リール 301 b の中段に「I 男図柄」が停止すると、リプレイ 1 またはベル 2 に当選している可能性がある。第 4 RT ゲームが行われているとき、当選役がリプレイ 1 であれば他の RT ゲームに移行することなく第 3 RT ゲームが継続して行われる一方で、当選役がベル 2 であれば、遊技者が保有するメダルが増加する点で遊技者にとって有利な第 2 RT ゲームに移行する。

【0626】

40

また、遊技者が、各リール停止ボタン 211 のうち例えば中リール停止ボタン 211 b を最初に操作したことによって中リール 301 b の中段に「T 子図柄」が停止すると、リプレイ 2 またはベル 1 に当選している可能性がある。このときは、他の終了条件が成立していない限り他の RT ゲームに移行することなく、第 4 RT ゲームが継続して行われる。

【0627】

このように、第 4 RT ゲームが行われているとき、遊技者が、各リール停止ボタン 211 のうち中リール停止ボタン 211 b を最初に操作すると、当該中リール 301 b の中段に停止した図柄如何によって遊技者は一喜一憂することとなる。具体的には、遊技者が、各リール停止ボタン 211 のうち中リール停止ボタン 211 b を最初に操作して当該中リール 301 b の中段に「I 男図柄」が停止すると、第 2 RT ゲームに移行する期待感を抱

50

くこととなる。

#### 【0628】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作したとき、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、リプレイ1またはリプレイ2に当選している可能性がある。第4RTゲームが行われているとき、当選役がリプレイ1およびリプレイ2のいずれであっても他のRTゲームに移行することなく第4RTゲームが継続して行われる。

#### 【0629】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作したとき、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、ベル1またはベル2に当選している可能性がある。第4RTゲームが行われているとき、当選役がベル1であれば他のRTゲームに移行することなく第4RTゲームが継続して行われる一方で、当選役がベル2であれば、遊技者が保有するメダルが増加する点で遊技者にとって有利な第2RTゲームに移行する。

#### 【0630】

このように、第4RTゲームが行われているとき、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作した場合にも、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに停止した図柄如何によって遊技者は一喜一憂することとなる。具体的には、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作して、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「M子図柄」が停止すると、第2RTゲームに移行する期待感を抱くこととなる。また、当選しうる役は、左リール301aおよび右リール301cが停止した時点で把握できるものの、他のRTゲームに移行するか否かについては全てのリールが停止するまで把握できないため、当該ゲームの最後まで遊技者は気を抜くことができず、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0631】

以上説明したように、第4RTゲームが行われているとき、遊技者が、各リール停止ボタン211a、211b、211cのうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作した場合、および、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し次いで右リール停止ボタン211cを操作した場合、のうちのいずれの場合であっても、各リール停止ボタン211a、211b、211cを操作する毎に期待感が与えられる可能性があり、これまでにない斬新な遊技機を提供することができる。

#### 【0632】

なお、第4RTゲームにおいてリプレイ2に当選すると、図70(a)を見ても分かるように、抽出乱数値が13775である場合にはリプレイ2とBBとが重複して当選し、抽出乱数値が13782である場合にはリプレイ2とRBとが重複して当選する。一方、リプレイ2の単独当選当たりの確率はゼロである。

#### 【0633】

このように、第4RTゲームでは、リプレイ2の単独当選当たりの確率がゼロであり、しかもリプレイ2はBBまたはRBと重複して当選するのみであることからリプレイ2図柄が揃う確率は極めて低い。しかし、第4RTゲームにおいてリプレイ2図柄が揃った場合には、それがBBまたはRBへの当選となるため、遊技者は、揃うはずがないと思っているリプレイ2図柄が揃ったときは、遊技者にサプライズを与えることができるだけでなく大きな喜びを与えることとなり、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0634】

一方に、第4RTゲームにおいてベル2に当選すると第2RTゲームに移行することが殆どであるものの、常に第2RTゲームに移行するわけではない。図70(d)を見ても

10

20

30

40

50

分かるように、抽出乱数値が1 3 7 6 6～1 3 7 7 3のなかのいずれかである場合にはベル2とBBとが重複して当選し、抽出乱数値が1 3 7 8 0である場合にはベル2とRBとが重複して当選する。

#### 【0635】

このように、第4RTゲームにおいてベル2に当選することは第2RTゲームへの移行条件の一つであるにも拘らず、第4RTゲームにおいてベル2に当選したときに、当該ベル2と併せてBBまたはRBに当選することがある（このときは第2RTゲームに移行しない）。これにより、第4RTゲームにおいてベル2に当選した場合であっても、稀に、第2RTゲームに移行することなくBBゲームまたはRBゲームが行われる場合がある。ここで、BBゲームおよびRBゲームでは、第2RTゲームが行われる場合よりも多くのメダルを短期間で獲得できるので、第4RTゲームにおいてベル2に当選したとしても遊技者に失望を与えることにはならず、むしろ第2RTゲームよりも遊技者により有利なBBゲームやRBゲームが行われることとなる。これにより、興趣の低下を抑制できる。

10

#### 【0636】

また、BBおよびRBのいずれに当選した場合であっても、BBゲームの終了後およびRBの終了後に、遊技者に有利な第2RTゲームに移行しうるRTゲームが行われる。これにより、BBゲームやRBゲームが終了したのちすぐに遊技を辞めてしまうといったことを回避でき、遊技機の稼働率の低下を抑制することができる。

#### 【0637】

さらに、BBゲームの終了後に行われる第3RTゲームと、RBゲームの終了後に行われる第4RTゲームと、では、遊技者が保有するメダルの減少速度が異なる点で遊技者にとっての有利度が異なっている。このように、ボーナスゲームの種別によって遊技者にとっても有利度合いが異なるRTゲームを行うことで、ボーナスゲーム後の遊技が多様化し、遊技者が飽きにくいスロットマシンを提供することが可能となる。

20

#### 【0638】

##### [通常ゲーム]

通常ゲームは、BBゲームおよびRBゲームが行われておらず且ついずれのRTゲームも行われていない通常状態中に行われるゲームである。

#### 【0639】

この通常ゲームでは、リプレイ2の当選確率は概ね13分の1、ベル2の当選確率は概ね41分の1である。つまり、第2RTゲームに移行する確率よりも第1RTゲームに移行する確率の方が高くなっている。

30

#### 【0640】

この通常ゲームでは、リプレイ1の当選確率は概ね15分の1であり、ベル1の当選確率は概ね4.3分の1である。ただし、このリプレイ1への当選はRTゲームへの移行条件ではないので、たとえリプレイ1に当選したとしても引き続き通常ゲームが継続する。同様に、ベル1への当選もRTゲームへの移行条件ではないので、たとえベル1に当選したとしても引き続き通常ゲームが継続する。

#### 【0641】

なお、ベル1またはベル2に当選したとき、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選したかについては、画像表示体500の表示から把握することはできない。また、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選した場合であってもメダルの払い出し枚数が5枚と同じであるから、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選したかについては、メダルの払い出し枚数からも把握することはできない。これにより、通常ゲーム中にベルに当選した場合には、遊技者は、第2RTゲームに移行するのではないかといった期待感を抱くこととなる。また、ベル1またはベル2に当選したとき、ベル1およびベル2のうちいずれのベルに当選したのか把握することが困難であることから、遊技者は、第2RTゲームに移行するベルであるのか否かを予測するといった面白みもある。

40

#### 【0642】

また、同様に、リプレイ1またはリプレイ2に当選したとき、リプレイ1およびリプレ

50

イ2のうちいずれのリプレイに当選したかについては、画像表示体500の表示から把握することはできない。さらに、リプレイ1およびリプレイ2のうちいずれのリプレイに当選した場合であっても再遊技できる点において同じであるから、リプレイ1およびリプレイ2のうちいずれのリプレイに当選したかについて、より一層把握することが困難となっている。これにより、通常ゲーム中にリプレイに当選した場合には、遊技者は、第1RTゲームに移行しないで欲しいといった願望を抱くこととなる。また、リプレイ1またはリプレイ2に当選したとき、リプレイ1およびリプレイ2のうちいずれのリプレイに当選したのか把握することが困難であることから、遊技者は、第1RTゲームに移行するリプレイであるのか否かを予測するといった面白みもある。

【0643】

10

なお、リプレイ2およびベル2のいずれに当選することなくBBまたはRBに当選すると、BBゲームまたはRBゲームが行われるまで第5RTゲームに移行する。

【0644】

このように、通常ゲームでは、当選役によっては、遊技者が保有するメダルが増加する点で通常ゲームよりも遊技者に有利な第2RTゲーム、または、遊技者が保有するメダルが減少する点で遊技者に不利な第1RTゲームに移行しうる。なお、第1RTゲームは、400ゲーム行いかBBまたはRBに当選しない限り、通常ゲームや当該第1RTゲームよりも有利なRTゲームに移行することがない点においても、遊技者にとって不利である。

【0645】

20

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作したことによって中リール301bの中段に「I男図柄」が停止すると、リプレイ1またはベル2に当選している可能性がある。通常ゲーム中であるとき、当選役がリプレイ1であればいずれのRTゲームに移行することなく通常ゲームが継続する一方で、当選役がベル2であれば、遊技者が保有するメダルが増加する点で遊技者にとって有利な第2RTゲームに移行する。

【0646】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作したことによって中リール301bの中段に「T子図柄」が停止すると、リプレイ2またはベル1に当選している可能性がある。通常ゲーム中であるとき、当選役がベル1であればいずれのRTゲームに移行することなく通常ゲームが継続する一方で、当選役がリプレイ2であれば、遊技者が保有するメダルの減少が早い点で遊技者にとって不利な第1RTゲームに移行する。なお、第1RTゲームは、400ゲーム行いかBBまたはRBに当選しない限り、通常ゲームや当該第1RTゲームよりも有利なRTゲームに移行することがない点においても、遊技者にとって不利である。

30

【0647】

このように、通常ゲームでは、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち中リール停止ボタン211bを最初に操作すると、当該中リール301bの中段に停止した図柄如何によって遊技者は一喜一憂することとなる。具体的には、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち中リール停止ボタン211bを最初に操作して当該中リール301bの中段に「I男図柄」が停止すると、第2RTゲームに移行する期待感を抱く一方で、当該ゲームを契機として第1RTゲームに移行しないことが確定し、安心する。また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち中リール停止ボタン211bを最初に操作して当該中リール301bの中段に「T子図柄」が停止すると、第1RTゲームに移行しないで欲しいと願望する一方で、当該ゲームを契機として第2RTゲームに移行しないことが確定し、安心する。つまり、中リール301bに描かれている図柄「I男図柄」は、第2RTゲームに移行する可能性はあるものの第1RTゲームに移行することがないセーフ図柄として機能し、中リール301bに描かれている図柄「T子図柄」は、第2RTゲームに移行する可能性がないにも拘らず第1RTゲームに移行する可能性があるアウト図柄として機能する。また、当選役は、全てのリールが停止するまで把握できないため、当該ゲームの最

40

50

後まで遊技者は気を抜くことができず、興趣の低下を抑制できる。

【0648】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作したとき、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、リプレイ1またはリプレイ2に当選している可能性がある。通常ゲーム中であるとき、当選役がリプレイ1であればいずれのRTゲームに移行することなく通常ゲームが継続する一方で、当選役がリプレイ2であれば、遊技者が保有するメダルが減少が早い点で遊技者にとって不利な第1RTゲームに移行する。なお、第1RTゲームは、400ゲーム行かうかBBまたはRBに当選しない限り、通常ゲームや当該第1RTゲームよりも有利なRTゲームに移行することがない点においても、遊技者にとって不利である。

10

【0649】

また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作したとき、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、ベル1またはベル2に当選している可能性がある。通常ゲーム中であるとき、当選役がベル1であればいずれのRTゲームに移行することなく通常ゲームが継続する一方で、当選役がベル2であれば、遊技者が保有するメダルが増加する点で遊技者にとって有利な第2RTゲームに移行する。

20

【0650】

このように、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作した場合にも、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに停止した図柄如何によって遊技者は一喜一憂することとなる。具体的には、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作して、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「H男図柄」が停止すると、当該ゲームを契機として第2RTゲームに移行しないことが確定する一方で第1RTゲームに移行する可能性が残されているので、第1RTゲームに移行しないで欲しいと願望する。また、遊技者が、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し、次いで右リール停止ボタン211cを操作して、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに「M子図柄」が停止すると、第2RTゲームに移行する期待感を抱く一方で、当該ゲームを契機として第1RTゲームに移行しないことが確定し、安心する。つまり、有効ライン上における左リール301aおよび右リール301cに描かれている図柄「H男図柄」は、第2RTゲームに移行する可能性がないにも拘らず第1RTゲームに移行する可能性があるアウト図柄として機能し、中リール301bに描かれている図柄「M子図柄」は、第2RTゲームに移行する可能性はあるものの第1RTゲームに移行することがないセーフ図柄として機能する。また、当選しうる役は、左リール301aおよび右リール301cが停止した時点で把握できるものの、RTゲームに移行するか否かについては全てのリールが停止するまで把握できないため、当該ゲームの最後まで遊技者は気を抜くことができず、興趣の低下を抑制できる。

30

40

【0651】

以上説明したように、通常ゲーム中であるとき、遊技者が、各リール停止ボタン211a, 211b, 211cのうち例えば中リール停止ボタン211bを最初に操作した場合、および、各リール停止ボタン211のうち例えば左リール停止ボタン211aを最初に操作し次いで右リール停止ボタン211cを操作した場合、のうちのいずれの場合であっても、各リール停止ボタン211a, 211b, 211cを操作する毎に期待感と失望感とが入り混ざることとなり、これまでにない斬新な遊技機を提供することができる。

【0652】

なお、通常ゲームにおいてリプレイ2に当選すると第1RTゲームに移行することが殆

50

どではあるものの、常に第1 R Tゲームに移行するわけではない。図69 (a)を見ても分かるように、抽出乱数値が6975である場合にはリプレイ2とBBとが重複して当選し、抽出乱数値が6982である場合にはリプレイ2とRBとが重複して当選する。

**【0653】**

このように、通常ゲームにおいてリプレイ2に当選することは第1 R Tゲームへの移行条件の一つであるにも拘らず、通常ゲームにおいてリプレイ2に当選したときに、当該リプレイ2と併せてBBまたはRBに当選することがある（このときは第1 R Tゲームに移行しない）。これにより、通常ゲームにおいてリプレイ2に当選した場合であっても、稀に、第1 R Tゲームに移行することなくBBゲームまたはRBゲームが行われる場合がある。したがって、通常ゲームにおいてリプレイ2に当選したときは、僅かながらもBBまたはRBに当選している期待感を遊技者に与えることによって、興趣の低下を抑制できる。

10

**【0654】**

同様に、通常ゲームにおいてベル2に当選すると第2 R Tゲームに移行することが殆どであるものの、常に第2 R Tゲームに移行するわけではない。図69 (a)を見ても分かるように、抽出乱数値が6966～6973のなかのいずれかである場合にはベル2とBBとが重複して当選し、抽出乱数値が6980である場合にはベル2とRBとが重複して当選する。

**【0655】**

このように、通常ゲームにおいてベル2に当選することは第2 R Tゲームへの移行条件の一つであるにも拘らず、通常ゲームにおいてベル2に当選したときに、当該ベル2と併せてBBまたはRBに当選することがある（このときは第2 R Tゲームに移行しない）。これにより、通常ゲームにおいてベル2に当選した場合であっても、稀に、第2 R Tゲームに移行することなくBBゲームまたはRBゲームが行われる場合がある。ここで、BBゲームおよびRBゲームでは、通常ゲーム中である場合よりも多くのメダルを短期間で獲得できるので、遊技者に喜びを与えることとなり、興趣の低下を抑制できる。

20

**【0656】****[第1 R Tゲーム]**

第1 R Tゲームは、上述のとおり、通常ゲーム中であるときにリプレイ2に当選したとき（リプレイ2図柄が揃ったとき）、または、第3 R Tゲームが行われているときにリプレイ2に当選したときに行われる。

30

**【0657】**

この第1 R Tゲームでは、リプレイ2の単独当選当たりの確率はゼロである（BBまたはRBと重複して当選する可能性はある）。また、この第1 R Tゲームに一旦移行すると、上述のとおり、当該第1 R Tゲームにおいて400ゲーム行われるか、または、BB若しくはRBに当選しない限り、第1 R Tゲームが終了することはない。また、この第1 R Tゲームは、全てのR Tゲームの中では最も遊技者が保有するメダルの減少が早く（通常ゲームとほぼ同じ）、400ゲーム行われるかBB若しくはRBに当選しない限り、通常ゲームや他のより有利なR Tゲームに移行しないので、遊技者は、早い段階でBBまたはRBに当選して欲しいと願望することとなる。

40

**【0658】**

ところで、この第1 R Tゲームは、当該第1 R Tゲームに移行する前（即ち通常ゲームまたは第3 R Tゲーム）においてリプレイ2に当選したことによって行われていることから、遊技者は、リプレイ2に良いイメージを抱いていない。つまり、遊技者には、リプレイ2に当選すると遊技者にとって不利な状態になると印象付けられている。しかし、第1 R Tゲームでは、リプレイ2に当選すると常にBBまたはRBと重複当選しているので、実際には、リプレイ2に当選するとBBゲームまたはRBゲームが行われることとなる。

**【0659】**

このように、通常ゲームまたは第3 R Tゲームでは遊技者にとって印象の悪いリプレイ2といった当選役が、第1 R TゲームではBBまたはRBに重複当選する役となり、遊技

50

者にとって極めて有利な当選役となる（つまり、リプレイ 2 がバッド役からグッド役に昇格した印象を遊技者が受ける）。これにより、リプレイ 2 といった同じ当選役でありながらも R T ゲームの種別如何でその後の帰趨が変わるので、遊技の単調さを軽減でき、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0660】

また、通常ゲームや第 3 R T ゲームが行われているときであっても、リプレイ 2 と B B または R B とが重複当選当たりしうる一方でリプレイ 2 に当選したときはその殆どが単独当選当たりであるため、遊技者は、リプレイ 2 に当選したときに B B ゲームまたは R B ゲームが行われるといった印象を受ける可能性は低い。これに対し第 1 R T ゲームでは、リプレイ 2 と B B または R B との重複当選当たりの確率は低いものの、リプレイ 2 に当選したときは常に B B ゲームまたは R B ゲームが行われるので、本来 B B または R B に当選し得ないリプレイ 2 が B B または R B の当選を確定付ける役となる。つまり、遊技者は、第 1 R T ゲームにおいて、通常ゲームや第 3 R T ゲームでは B B や R B に当選しえないリプレイ 2 に当選した場合にも B B ゲームまたは R B ゲームが行われるといった印象を受け、僅かではあるものの B B ゲームや R B ゲームが行われる頻度が高められる印象を持つようになり、興趣の低下を抑制できる。

10

#### 【0661】

##### [第 2 R T ゲーム]

第 2 R T ゲームは、上述のとおり、通常ゲーム中であるときにベル 2 に当選したとき（ベル 2 図柄が揃ったとき）、第 3 R T ゲームが行われているときにベル 2 に当選したとき、または、第 4 R T ゲームが行われているときにベル 2 に当選したときに行われる。

20

#### 【0662】

この第 2 R T ゲームでも、リプレイ 2 の単独当選当たりの確率はゼロである（B B または R B と重複して当選する可能性はある）。また、この第 2 R T ゲームに一旦移行すると、上述のとおり、当該第 2 R T ゲームにおいて B B または R B に当選しない限り、この第 2 R T ゲームが 50 ゲーム行われるまで継続することとなる。また、この第 2 R T ゲームでは、遊技者が保有するメダルが増加することから、この第 2 R T ゲームよりも遊技者に不利な他の R T ゲームに移行する前に B B または R B に当選して欲しいと願望することとなる。

#### 【0663】

ところで、この第 2 R T ゲームに移行する前の通常ゲームまたは第 3 R T ゲーム）では、リプレイ 2 に当選すると第 1 R T ゲームに移行することから、遊技者は、リプレイ 2 に良いイメージを抱いていない。つまり、遊技者は、通常ゲームまたは第 3 R T ゲーム）において、たまたまベル 2 がリプレイ 2 よりも先に当選したために運良く第 2 R T ゲームに移行しただけであると認識しており、リプレイ 2 に当選すると遊技者にとって不利な状態になるといった印象を依然として持っている可能性が高い。しかし、第 2 R T ゲームでは、リプレイ 2 に当選すると常に B B または R B と重複当選しているのので、実際には、リプレイ 2 に当選すると B B ゲームまたは R B ゲームが行われることとなる。

30

#### 【0664】

このように、通常ゲームまたは第 3 R T ゲームでは遊技者にとって印象の悪いリプレイ 2 といった当選役が、第 2 R T ゲームでは B B または R B に重複当選する役となり、遊技者にとって極めて有利な当選役となる（つまり、リプレイ 2 がバッド役からグッド役に昇格した印象を遊技者が受ける）。これにより、リプレイ 2 といった同じ当選役でありながらも R T ゲームの種別如何でその後の帰趨が変わるので、遊技の単調さを軽減でき、興趣の低下を抑制できる。

40

#### 【0665】

また、通常時や第 3 R T ゲームが行われているときであっても、リプレイ 2 と B B または R B とが重複当選当たりしうる一方でリプレイ 2 に当選したときはその殆どが単独当選当たりであるため、遊技者は、リプレイ 2 に当選したときに B B ゲームまたは R B ゲームが行われるといった印象を受ける可能性は低い。これに対し第 2 R T ゲームでは、リプレ

50

イ 2 と B B または R B との重複当選当たりの確率は低いものの、リプレイ 2 に当選したときは常に B B ゲームまたは R B ゲームが行われるので、本来 B B または R B に当選し得ないリプレイ 2 が B B または R B の当選を確定付ける役となる。つまり、遊技者は、第 2 R T ゲームにおいて、通常ゲームや第 3 R T ゲームでは B B や R B に当選しえないリプレイ 2 に当選した場合にも B B ゲームまたは R B ゲームが行われるといった印象を受け、僅かではあるものの B B ゲームや R B ゲームが行われる頻度が高められる印象を持つようになり、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0666】

なお、この第 2 R T ゲームにおいて B B または R B に当選することなく 50 ゲームが行われると、その後は通常ゲームとなる。また、この通常ゲームにおいてベル 2 に当選すると再び第 2 R T ゲームに移行する。したがって、第 2 R T ゲームが 50 ゲーム行われて通常ゲームに移行したとしても遊技者は落胆することがないので、第 2 R T ゲームが終了したからといって遊技を終了する可能性が低い。これにより、遊技機の稼働率の低下を抑制することができる。

#### 【0667】

##### [第 5 R T ゲーム]

第 5 R T ゲームは、上述のとおり、B B または R B に当選してから B B 図柄または R B 図柄が揃うまでの間に行われる。

#### 【0668】

この第 5 R T ゲームでは、B B または R B に当選する確率がゼロとなる。つまり、B B フラグまたは R B フラグが一旦 ON になると、B B ゲームまたは R B ゲームが行われない限り、B B または R B に当選することがない。

#### 【0669】

また、リプレイや小役への当選確率は通常ゲーム中と大きな差はなく、ハズレとなる確率も通常ゲーム中と大きな差はない。

#### 【0670】

また、複数の当選役が重複しているときのリール停止処理は、上述のとおり、リプレイ図柄、B B 図柄（または R B 図柄）、小役図柄の優先順位で、リール引き込み制御が行われる。したがって、この第 5 R T ゲームが行われているときにリプレイに当選すると、B B フラグまたは R B フラグが ON であるにも拘らず当該ゲームを契機として B B ゲームまたは R B ゲームが開始することはないので、その間、画像表示体 500 にて興趣を高める演出を行うことが可能となる。さらに、この第 5 R T ゲームが行われているときに小役に当選すると、B B 図柄または R B 図柄を揃えることは可能ではあるものの、目押し操作に失敗し、B B 図柄または R B 図柄を揃えることができないとき、当選した小役図柄が揃うこととなる。これにより、小役に当選したゲームにおいては、目押し操作に失敗して B B 図柄または R B 図柄を揃えることができなかったとしても他の当選小役図柄が揃うので、遊技者が保有するメダルを減少させることなく、次ゲームを行うことが可能となり、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0671】

##### [演出動作の基本制御]

以上は、主制御基板（主制御 M P U）409 による制御の例であるが、スロットマシン 1 では、ゲームの進行にあわせて周辺制御基板（周辺制御 M P U）510 により各種演出動作の制御を実行する。これは主制御基板 409 から出力される各種コマンド（情報コマンド、出力信号）に基づいて、周辺制御基板 510（主に周辺制御 M P U）にて実行するものである。前述の通り主制御基板 409 から出力された各種コマンドは、一旦、周辺制御基板（周辺制御 M P U）510 に記憶される。そして、当該コマンドに基づき、予め用意された演出態様を選択し、実行するものである。このような演出態様は、演出態様データテーブル（図示しない）として周辺制御基板（周辺制御 M P U）510 内に格納されており、当該コマンドに対応する演出態様が複数用意されている。

#### 【0672】

例えば、演出態様としては、当該ゲームのみで完結するもの（以下、単発演出態様という）や、複数のゲームにわたって行われるもの（以下、連続演出態様という）などが含まれる。このうち、単発演出態様には、当該当選フラグを示唆する演出（示唆演出、告知演出、詳細は後述）、メダルの払い出しを知らせる演出（払出演出、なお、払い出し枚数までを知らせる態様でもよい）などがある。

#### 【0673】

示唆演出は、遊技者に当該当選フラグを直接的に知らせる演出（告知演出）とは異なり、当該当選フラグを間接的に知らせる演出のことをいう、例えば、当該当選フラグに該当する当選役の形、色などを表現した表示等を行うといったことである。また、示唆演出は、当該当選フラグがない場合（つまり、ハズレの場合）にも行われる。この場合には、ハズレであることを気付きにくい内容の演出とする（例えば、いずれの当選役とも取れるような曖昧な内容）。これにより、当該ゲームがハズレであることを遊技者に気付きにくくすることができる。なお、この示唆演出は、特定条件が成立した場合に限り行われる演出であり、演出表示装置590の略全域に表示される。特定条件とは、例えば示唆演出を行うか否かの抽選に当選した場合が相当する。ただし、このスロットマシン1では、ムダな演出を極力排除するために、示唆演出が行われる頻度は小さくなっている。

10

#### 【0674】

告知演出は、例えば、当該当選フラグがBBであった場合、「ボーナス確定！」等、遊技者が当該ゲームでいずれの当選役となったかを明確に知ることのできるものである。この演出は、特にBBやRBなど遊技者にとって喜ばしい当選役（メダルを大量に獲得できるため）について実行させるとより効果的である。すなわち、遊技者がBB等に当選した際に、そのことを祝福する意味合いを持たせることができるからである。この告知演出は、BBやRBに当選した場合に限り行われ、さらに、BBやRBに当選したときは必ず行われる演出であり、演出表示装置590の略全域に表示される。

20

#### 【0675】

また、連続演出態様としては、通常ゲーム中、BBゲーム、RBゲーム、RTゲーム等の遊技状態に対応したものがある。これらは、遊技状態がどのようになっているかを明確にするものであり、遊技者はこれらの演出（連続演出）が行われることにより、現在の遊技状態が通常ゲーム中であるのか、BBゲーム中であるのか、といった区別を付けることが容易となる。

30

#### 【0676】

そして、RTゲーム回数の少ないRTゲーム中は、開始から終了まで、その旨を遊技者が認識できるよう連続演出を実行させる。例えば、RTゲームの回数をカウントする表示や、規定回数に近づくにつれて危機感迫る効果音を発生させることなどである。このようにすると、遊技者はRTゲームの残り回数がどれほどあるのか確認しながらゲームを進めていくことができる。

#### 【0677】

また、RTゲーム回数の多いRTゲームでは、連続演出は実行させるが、RTゲームの回数のカウント表示は特に行わないものであってもよい。これは、RTゲームのRTゲーム回数が遊技者から見て相当に長いゲーム期間であると、規定回数の終わりをほとんど気にする必要が無いからである。そして、上記回数のカウント表示を行わないことは、例えば、遊技者がRTゲームの規定回数を知り得ていない場合、いつまでRTゲームが続くのか分からずハラハラしながらRTゲームを続けられるという効果を奏することができる。

40

#### 【0678】

以上の演出態様は、画像表示体500による画像の表示や、スピーカ512等による効果音の発生、LED装飾等による発光や点灯等、として実行させることができる。このような演出態様は、遊技者が長い時間ゲームを続けている場合など、退屈な印象を与えづらくすることができるものである。なお、演出態様は、画像表示体500、各種スピーカ201a、201b、221、LED装飾等で実行されることに限られるものではない。例えば、画像表示体500に代えて、ELディスプレイ（Electroluminesc

50

ence Display) や、ドットLEDを用いてもよい。さらに、キャラクタを模した人形や、可動可能な模型等や、サイドリール（例えば、各リールとは別の位置に配され、演出の一環として遊技者の操作に因らずにその始動と停止を実行するもの）や、あるいは、ランプなどの照明（例えば、回転灯に代表される回転可能なライト等）を設けて各種演出を実行させるものとしてもよい。このような方法をとれば、液晶表示等を用いずとも遊技者を十分に楽しませることが可能である。

#### 【0679】

[ステージ演出およびステージ移行制御]

次に、画像表示体500の演出表示装置590の略全面に表示されるメイン画像（動画を含む。）を少なくとも用いたステージ演出について、図81および図82を参照して説明する。図81は、各ステージにおける演出画像の一例を示す図であり、（a）が第1ステージの演出画像の一例を示す図、（b）が第2ステージの演出画像の一例を示す図、（c）が第3ステージの演出画像の一例を示す図、（d）が第4ステージの演出画像の一例を示す図、である。図82は、特別ステージの演出画像の一例を示す図である。なお、以下のステージ演出およびステージ移行制御は、周辺制御基板（周辺制御MPU）510によって実行される。

10

#### 【0680】

本実施形態のスロットマシン1では、あらかじめ複数の「ステージ」が設けられており、ステージ移行条件の成立を契機として何れかの「ステージ」に移行して、当該「ステージ」に固有のステージ演出が実行される。そして、各「ステージ」では、固有のステージ演出として、当該「ステージ」に特有のモチーフを表したメイン画像（動画を含む。）が表示制御されるとともに、併せて演出内容に対応した所定の音声あるいは効果音が出力される。

20

#### 【0681】

詳細には、図81に示すように、スロットマシン1の画像表示体500では、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージ、第4ステージ、特別ステージの計5ステージが用意されている。そして、ボーナスゲーム（BBゲーム、RBゲーム）を除く遊技状態時（すなわち、通常ゲームおよびRTゲーム）には、第1～第4ステージおよび特別ステージのうちいずれかの「ステージ」に移行する。そして、図81（a）～（d）および図82に示すように、画像表示体500では当該「ステージ」に対応するステージ演出に固有の演出画像が表示される。

30

#### 【0682】

また、各「ステージ」で実行されるステージ演出では、当該「ステージ」に固有のモチーフによってキャラクタの動作や背景などが様々に異なっている。例えば、図81（a）に示す「第1ステージ」では、キャラクタが店舗内で着座している状態が表された演出画像が表示される。図81（b）に示す「第2ステージ」では、キャラクタが昼間に歩道を歩いている状態が表された演出画像が表示される。図81（c）に示す「第3ステージ」では、キャラクタが昼間にバイクを低速で走らせる状態が表された演出画像が表示される。図81（d）に示す「第4ステージ」では、キャラクタが夜間にバイクを高速で走らせる状態が表された演出画像が表示される。図82に示す「特別ステージ」では、キャラクタが朝方にバイクを最高速で走らせる状態が表された演出画像が表示される。

40

#### 【0683】

ここで、特別ステージは、内部的に第2RTゲームが行われていることが確定するステージである。つまり、画像表示体500にて特別ステージの演出が行われると、ゲームの進行に応じて遊技者が保有するメダルの枚数が増加するので、ボーナスゲームほどではないものの遊技者にとって利益度が高いゲームが行われることとなる。このように、特別ステージでは、保有するメダルを増やしながらかゲームを行うことができるので、遊技者は、特別ステージにステージ移行することを願望しながら遊技を行うこととなる。

#### 【0684】

そして、上記の計5つの「ステージ」は、スロットマシン1の内部的な遊技状態（通常

50

ゲームおよび各 R T ゲーム) に依存するように、ステージ移行条件の成立を契機に移行制御される。すなわち、内部的な遊技状態が特別ステージに移行する期待度が、各「ステージ」に応じて異なるように、所定条件の成立を契機に「ステージ」が移行制御される。具体的には、内部的な遊技状態が特別ステージに移行する期待度が、第 1 ステージが最も小さく、第 1 ステージよりも第 2 ステージが大きく、第 2 ステージよりも第 3 ステージが大きく、第 3 ステージよりも第 4 ステージが大きくなるように「ステージ」が移行制御される。つまり、キャラクタの動作が激しくバイクの速度が速いことを示す「ステージ」であるほど、内部的な遊技状態が特別ステージに移行する期待度が大きくなっている。また、特別ステージに移行する期待度を遊技者が容易に把握できるように、演出表示装置 590 に表示される「☆」の数により期待度が表わされている (図 8 1 (a) ~ (d) 参照)。

10

#### 【0685】

なお、本実施形態では、各「ステージ」が特別ステージに移行する期待度を示しているものとして説明するが、各「ステージ」が第 2 R T ゲームが付与される期待度を示すものであればよい。より詳細には、「第 2 R T ゲームが付与される期待度」は、当該ステージが表示されている時点で行なわれるゲームの結果として第 2 R T ゲームが付与される可能性を示すのみならず、近い将来 (例えば、数ゲームあるいは数十ゲーム以内) に第 2 R T ゲームが付与される可能性を示したり、さらに、当該ステージから後述する「第 4 ステージ」に切り替え表示される可能性をも示唆するものであってもよい。

#### 【0686】

以下では、本実施形態に係るスロットマシン 1 で行われるステージ移行制御を、より具体的かつ詳細に説明する。

20

#### 【0687】

まず、ボーナスゲーム (B B ゲーム, R B ゲーム) を除いて、遊技者に最も有利な遊技状態は、先述したように、ハズレとなる確率が最も低く且つ第 1 R T ゲームに移行することのない第 2 R T ゲームである。所定期間 (50 G) の間にメダルを増加させながら次のボーナスへの当選を狙うことができるからである。そこで、内部的な遊技状態が第 2 R T ゲームに移行するに際して演出画像も特別ステージに移行し、図 8 2 に示すような演出画像が表示される。

#### 【0688】

詳細には、第 2 R T ゲームへの移行条件は、内部的にボーナスが成立している場合を除き、所定遊技状態 (通常状態, 第 3 R T ゲーム, 第 4 R T ゲーム) でベル 2 に当選することである。そのため、原則として上記所定遊技状態でベル 2 に当選したのちは、第 2 R T ゲームが終了するまで「特別ステージ」のステージ演出が継続して実行される。この「特別ステージ」のステージ演出によって、遊技者は第 2 R T ゲームに移行したことを明確に把握できるとともに、第 2 R T ゲームという遊技者に極めて有利な状態で遊技を楽しむことができる。

30

#### 【0689】

また、ボーナスゲーム (B B ゲーム, R B ゲーム) を除く遊技状態のうちで、第 2 R T ゲームへ移行する可能性がある遊技状態 (言い換えれば、第 2 R T ゲームへ移行する期待度が高い遊技状態) は、第 3 R T ゲームおよび第 4 R T ゲームである。内部的な遊技状態が第 3 R T ゲームおよび第 4 R T ゲームのいずれかに制御されているときは、ステージ状態が「第 4 ステージ」に制御されて、図 8 1 (d) に示すような演出画像が表示される。

40

#### 【0690】

詳細には、第 3 R T ゲームへの移行条件は B B ゲームの終了であるため、B B ゲームが終了したのちは第 3 R T ゲームが終了するまで「第 4 ステージ」のステージ演出が継続して実行される。同様に、第 4 R T ゲームへの移行条件は R B ゲームの終了であるため、R B ゲームが終了したのちは、第 4 R T ゲームが終了するまで「第 4 ステージ」のステージ演出が継続して実行される。

#### 【0691】

この「第 4 ステージ」のステージ演出によって、第 2 R T ゲームに移行する期待度が高

50

い遊技状態に移行することを明確に把握できるとともに、第3RTゲームまたは第4RTゲームという遊技者に比較的に有利な状態で遊技を楽しむことができる。さらに、遊技者は、ボーナスゲーム（BBゲーム、RBゲーム）の終了後にも、第2RTゲームに移行する期待度が高いことを了知して、興味が低下しがちなボーナスゲーム終了後も期待感を維持しながら遊技を楽しむことができる。これにより、ボーナスゲームが終了したとしても、遊技を続行する意欲が失われる虞を軽減することができ、興味の低下を抑制できる。

#### 【0692】

ところで、通常ゲームも、第3RTゲームおよび第4RTゲームと同様に、第2RTゲームへ移行する可能性がある遊技状態である。そこで、内部的な遊技状態が通常ゲームに制御されているときも、ステージ状態が「第4ステージ」に制御されうる。例えば、第2RTゲームの終了後は通常ゲームに移行するため、第2RTゲームが終了したのちは通常ゲームが終了するまで「第4ステージ」のステージ演出が継続して実行される。この「第4ステージ」のステージ演出によって、遊技者は第2RTゲームに移行する期待度が高いことを了知して、第2RTゲームが終了しても再度第2RTゲームに戻るのではないかと

10

いう期待感を維持しながら遊技を楽しむことができる。

#### 【0693】

すなわち、図81(a)～(d)に示す各「ステージ」のうちで、遊技状態が所定の遊技状態（通常ゲーム、第3RTゲーム、第4RTゲーム）に制御されているときは、ベル2図柄が揃うと第2RTゲームが必ず付与されることを示す「第4ステージ」（図81(d)参照）を表示可能である。言い換えると、「第4ステージ」が表示されているときは、ベル2図柄が揃うと第2RTゲームが必ず付与されるため、内部的な遊技状態が所定の遊技状態に制御されていることが確定する。なお、この「第4ステージ」には、他のステージとは異なり所謂ガセ表示は存在せず、ベル2図柄が揃うと第2RTゲームが必ず付与される特別な確定演出として機能する。

20

#### 【0694】

そして、ステージ状態が「第4ステージ」に制御されているときに、先述のようにベル2図柄が揃うと「特別ステージ」に移行する一方で、以下の条件成立に応じて第1～第3ステージへの移行（ステージ降格）が実行される。詳細には、ステージ状態が「第4ステージ」に制御され、且つ、遊技状態が通常ゲームまたは第4RTゲームに制御されているとき、すなわち、

30

- ・第2RTゲームが終了して通常ゲームに移行し、当該通常ゲームで「第4ステージ」のステージ演出がおこなわれているとき
- ・第3RTゲームまたは第4RTゲームで所定のRTゲーム回数が実行されて当該RTゲームが終了し、その後に移行した通常ゲームで「第4ステージ」のステージ演出がそのまま行なわれているとき
- ・RBゲームが終了して第4RTゲームが行われているとき

に、リプレイ2図柄が揃って内部的な遊技状態が第1RTゲームに制御されると、「第1ステージ」～「第3ステージ」のいずれかへのステージ移行制御（ステージ降格）が行なわれる。なお、複数ある下位ステージのうちのいずれに降格するかは、後述するステージ移行抽選の結果に応じて決定される。ただし、上述したとおり、リプレイ2が揃ったとしても、稀にBBまたはRBに当選している場合がある。

40

#### 【0695】

なお、本実施形態のスロットマシン1は、演出表示装置590が遊技者の顔の略正面となるように演出表示装置590が配置されており、この演出表示装置590の上方に図柄変動表示装置300が配置されている。しかも、演出表示装置590の表示領域は図柄変動表示装置300よりも大きいため、遊技者が無理のない姿勢で遊技を行うとき、遊技者は、演出表示装置590に表示される画像を容易に見ることができる。一方、遊技者が無理のない姿勢で遊技を行うとき、遊技者は、図柄変動表示装置300に表示される画像を見ることが、演出表示装置590に表示される画像を見ることよりも困難となる。これにより、遊技者は、図柄変動表示装置300を視ながら遊技を行うといった意識がない限り

50

、遊技中、演出表示装置 590 に表示される演出画像を注視することとなる。これは、演出表示装置 590 が遊技中における遊技者の注視領域内に配置されている一方で、図柄変動表示装置 300 が遊技中における遊技者の注視領域外に配置されていることを意味する。

#### 【0696】

これにより、目押しに自信を持っている上級者は、図柄変動表示装置 300 を見ながら遊技を行うことが多くなる一方で、目押しよりも演出に面白みを見出している遊技者は、演出表示装置 590 に表示される演出画像を見ながら遊技を行うことが多くなる。

#### 【0697】

ところで、本スロットマシン 1 では、当選役としてボーナスと重複しない全ての小役およびハズレのいずれかに当選したときに、画像表示体 500 において複数のゲームにわたって行われる連続演出態様を行なうか否かを抽選している（連続演出抽選）。そして、連続演出抽選に当選したときは、画像表示体 500 に連続演出態様を表示する。この連続演出態様では、複数のゲームにわたって行われる一連の演出であるにも拘らず、当該一連の演出の結果としてボーナスに当選しなかったことが導出される（いわゆる、連続演出失敗）。ただし、このとき、連続演出に失敗したとしても、特別ステージに移行する可能性があり、一度の連続演出でダブルの期待感を遊技者に与えるようにされている。また、連続演出失敗により一旦は遊技者を落胆させたにも拘らずその後特別ステージに移行させることで、その際に遊技者に与える喜びが大きなものとなり、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0698】

また、連続演出抽選に当選しなかったときは、1 回のゲームのみで完結する単発演出態様を表示する。一方、ボーナス（単独当選役および共有当選役を含む）に当選した場合は、連続演出抽選に拘らず、常に複数のゲームにわたって行われる一連の演出の結果としてボーナスに当選したことが導出される連続演出態様を表示する（いわゆる、連続演出成功）。

#### 【0699】

なお、当選役として小役に当選したときのほうが、当選役としてハズレに当選したときよりも、連続演出抽選に当選しやすい（すなわち、連続演出態様が実行されやすい）ことが望ましい。これにより、ハズレよりも小役のほうに、連続演出態様の結果としてボーナス当選が告知されるという遊技者の期待度を大きくすることができる。また、小役間においても、ボーナスとの重複割合が高い小役ほど連続演出抽選に当選しやすいことが望ましい。これにより、ボーナス重複割合が低い小役（例えば、ベル）よりもボーナス重複割合が低い小役（例えば、チェリー）のほうに、連続演出態様の結果としてボーナス当選が告知されるという遊技者の期待度を大きくすることができる。

#### 【0700】

また、本スロットマシン 1 では、当選役としてボーナスと重複しない全ての小役およびハズレのいずれかに当選したときに、画像表示体 500 において連続演出態様を行なった場合に、当該連続演出態様を行なったのちに移行する「ステージ」を決定するための抽選を行なっている（ステージ移行抽選）。つまり、先述の連続演出態様は、ステージ移行制御を行なう契機となっており、連続演出態様が行なわれたのちにいずれの「ステージ」に移行するかは、ステージ移行抽選によって決定される。

#### 【0701】

ところで、先述したようにリプレイ 2 図柄が揃って内部的な遊技状態が第 1 R T ゲームに降格した場合は、連続演出抽選に拘らず常に連続演出態様を表示する。そして、「第 4 ステージ」から「第 1 ステージ」～「第 3 ステージ」のいずれに移行するかは、ステージ移行抽選によって決定されることになる。そして、内部的な遊技状態が第 1 R T ゲームに制御されている間は、連続演出態様が実行されることを契機として「第 1 ステージ」～「第 3 ステージ」のいずれかにその都度移行制御されることとなる（もちろん、連続演出態様が行なわれたのちも同一ステージがそのまま維持される場合も有りうる）。

#### 【0702】

なお、内部的な遊技状態が第1 R Tゲームに制御されているとき、R Tゲーム回数が当該R Tゲームの終了条件となる所定回数（400回）に近づくほど、連続演出抽選に当選しやすい（すなわち、連続演出態様が実行されやすい）。さらに、ステージ移行抽選でより上位のステージが移行先として選択されやすい。具体的には、「第1ステージ」よりも上位の「第2ステージ」が選択されやすく、且つ、「第2ステージ」よりも上位の「第3ステージ」が選択されやすい。

#### 【0703】

これに加えて、第1 R TゲームのR Tゲーム回数が所定回数（400回）に達したことに基づいて、当該第1 R Tゲームが終了して通常ゲームに移行すると、連続演出抽選にさらに当選しやすくなるとともに、ステージ移行抽選でさらに上位のステージが移行先として選択されやすくなる。具体的には、「第1ステージ」～「第3ステージ」よりもさらに上位の「第4ステージ」が選択されやすい。

10

#### 【0704】

これにより、「第4ステージ」から下位ステージに降格したのちに、連続演出態様が比較的頻繁に実行されたり、連続演出態様が実行されたのちに比較的上位の「ステージ」に移行する割合が高くなったりすると、遊技者に不利な第1 R Tゲームの終了が近いことや第1 R Tゲームが終了していることを察知可能とすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。また、途中から遊技をはじめた遊技者に、内部的な遊技状態を推測する手がかりを与えることができ、複数のスロットマシン1から遊技する台を選ぶ楽しみを増大させることができる。

20

#### 【0705】

なお、先述したボーナスゲーム後の「第4ステージ」および第2 R Tゲーム後の「第4ステージ」では、原則としてリプレイ2図柄が揃わない限りは、ステージ移行抽選では「第4ステージ」のみが選択される。そのため、リプレイ2図柄が揃わない限りは、連続演出態様が実行されたのちは「第4ステージ」によるステージ演出が継続して実行されることとなる。なお、当該「第4ステージ」では、ステージ移行抽選を行なわないようにすることで、連続演出態様が実行されたのちは常に「第4ステージ」が維持されるようにしてもよい。

#### 【0706】

以上説明したように、本スロットマシン1で実行されるステージ演出およびステージ移行制御によれば、複数の「ステージ」ごとに内部的な遊技状態が遊技者に有利なものである期待度（具体的には、遊技者に最も有利な第2 R Tゲームへ突入する期待度）が大きくなっており、所定条件の成立に応じて各「ステージ」が移行制御される。そのため、各「ステージ」ごとにステージ演出および期待度を異ならせて遊技性に変化をもたらせるとともに、上位の「ステージ」の昇格や下位の「ステージ」への降格に遊技者を一喜一憂させて、ボーナスゲーム以外の遊技状態における遊技の単調さを解消することができる。

30

#### 【0707】

また、上記のステージ移行制御は、連続演出失敗時に行なわれるようにしたため、連続演出態様の結果としてボーナス当選が導出されなかった場合も、当該連続演出態様ののちに移行する「ステージ」に期待することができ、連続演出態様に対する遊技者の関心を集中させて興趣の低下を抑制することができる。

40

#### 【0708】

なお、上記ステージ移行制御を遊技状態の別に総括すると、上記通常の遊技状態（通常状態）に制御されているときは、第1～第4ステージのいずれかに制御される。また、上記第1 R Tゲームに制御されているときは、第1～第3ステージのいずれかに制御される。また、上記第2 R Tゲームに制御されているときは、第1～第4ステージ及び特別ステージのいずれかに制御される。すなわちこの場合、上記通常の遊技状態（通常状態）と上記第1 R Tゲームとの関係では、第1～第3ステージが互いに共通された演出内容となっていることから、第1～第3ステージにあるときには上記第1 R Tゲームに秘密裏に移行制御、若しくはこうして移行制御された第1 R Tゲームが秘密裏に状態終了されている可

50

能性がある。また、上記通常の遊技状態（通常状態）と上記第2 R Tゲームとの関係では、第1～第4ステージが互いに共通された演出内容となっていることから、第1～第4ステージにあるときには上記第2 R Tゲームに秘密裏に制御されている可能性がある。

#### 【0709】

ところで、従来のスロットマシンでは、ボーナスゲームの終了後に遊技者に有利な遊技状態（いわゆる、R T状態）を所定のゲーム回数（例えば、50回）付与することが知られている。しかし、これは、あくまでボーナスへの当選を前提とした付加的な特典であるR Tゲームを付与するものであり、ボーナスに当選しない限り特典の付与がなく依然として単調な遊技が行なわれることとなり興味が低下する問題があった。また、ボーナスゲーム終了後のR T状態中は、メダルを減らすことなくゲームを継続できるため興味が維持されるが、当該R T状態の終了後は一転して遊技の興味が低下し、遊技者の遊技を継続する意思を喪失させてしまっていた。

10

#### 【0710】

また、通常の遊技状態において、特定条件が成立すると（例えば、リールの有効ライン上に特定の図柄組み合わせ（出目）が停止表示されると）、遊技者に有利な遊技状態（リプレイ確率の高い有利R T状態）を付与することが知られている。一方、このような有利R T状態を頻繁に付与すると、R T状態という特典の価値が相対的に低くなることに加えて、遊技者とホールの均衡を保つためにボーナスの当選確率を全体として低く抑えざるを得ず、遊技全体としてボーナスに当選しにくい単調な遊技性となりがちであった。

20

#### 【0711】

そこで、通常の遊技状態において、所定条件が成立すると（例えば、リールの有効ライン上に所定の図柄組み合わせ（出目）が停止表示されると）、遊技者に不利な遊技状態（リプレイ確率の低い不利R T状態）を付与することが知られている。つまり、この不利R T状態を長期間付与することで、次のボーナス当選まで有利R T状態が発生しないようにして、遊技者とホールの均衡を保つことが知られている。しかし、かかる不利R T状態に移行すると、有利R T状態が期待できないことから遊技者の興味が著しく低下してしまう問題があった。

#### 【0712】

ところで、本スロットマシン1では、遊技状態の基本的な流れとして、少なくとも第1 R Tゲームにて遊技の進行に応じて所定回数のゲームが行なわれると、遊技状態が通常ゲームに制御される。そして、遊技状態が通常ゲームに制御されているときに特定条件が成立すると（具体的には、ベル2図柄が揃うと）、遊技状態が第2 R Tゲームに制御される（言い換えると、第2 R Tゲームが付与される）。その結果、遊技状態が遊技者に不利な第1 R Tゲームに移行したとしても、遊技の進行に応じて第1 R Tゲームから第2 R Tゲームに遊技状態が移行する度合いが高まることとなる。さらに、ボーナスゲーム（B Bゲーム、R Bゲーム）が付与されるまでは、第1 R Tゲームと通常ゲームとが繰り返される態様で遊技の進行が制御されることとなり、ほぼ周期的に通常ゲームから第2 R Tゲームが付与されうることとなる。

30

#### 【0713】

つまり、本スロットマシン1は、内部抽選の結果に応じて付与される特別特典として第1の特典（ボーナスゲーム）および第2の特典（第2 R Tゲーム）を有している。そして、所定の遊技状態（通常ゲーム、R T3ゲーム、R T4ゲーム）では、第1の特典および第2の特典のいずれかを選択的に付与可能であるため、常に両特典への期待感を維持しつつ遊技を行うことができる。一方、特定の遊技状態（R T1ゲーム、R T2ゲーム）では、第1の特典のみを付与可能であるため、第2の特典への期待感をもてずに遊技者の興味が低下しがちとなるおそれがあるところ、周期的に第2の特典が付与されうる通常ゲームに制御されるため、全ての遊技状態において興味が維持できる遊技性を有している。

40

#### 【0714】

なお、第2の特典（第2 R Tゲーム）が、第1の特典（ボーナスゲーム）と同様に、複数ゲームに亘って遊技者に極めて有利な特別特典の一種であることを遊技者に認識させる

50

べく、これらの特別特典の付与が開始されると演出表示装置 590 に通常の「ステージ」とは異なる演出が表示される。具体的には、ボーナスゲームが開始されると、演出表示装置 590 にボーナスゲームが付与される遊技者を祝福する第 1 特典演出（従来のボーナス演出と同様）を表示し、第 2 R T ゲームが開始されると、演出表示装置 590 に第 2 R T ゲームが付与される遊技者を祝福する第 2 特典演出（図 8 2 に示す「特別ステージ」）を表示する。

#### 【0715】

そして、演出表示装置 590 に表示される「ステージ」によって、第 2 の特典（第 2 R T ゲーム）が付与される期待度を遊技者が把握できるようにするとともに、第 2 R T ゲームが付与される期待度が最も高い「第 4 ステージ」（図 8 1（d）参照）に移行する可能性が前兆予告される。これにより、遊技の進行に応じて適宜移行する「ステージ」を楽しめるのみならず、「ステージ」の移行態様によって「第 4 ステージ」に移行するタイミング（ひいては、第 2 R T ゲームが付与される「特別ステージ」に移行するタイミング）を測る楽しみが生じる。特に、「第 4 ステージ」に移行すると、ベル 2 図柄が揃えば必ず第 2 R T ゲームが付与されることを遊技者は察知することから、第 2 R T ゲームに対する期待が増大し興味が著しく増加する。

#### 【0716】

特に、演出表示装置 590 に期待度が低い「第 1 ～第 3 ステージ」（図 8 1（a）～（c）参照）が表示されているうちは、ベル 2 図柄が揃っても第 2 R T ゲームが付与されない、あるいは、ベル 2 図柄が揃っても第 2 R T ゲームが付与されるとは限らないが、「第 1 ～第 3 ステージ」から第 2 R T ゲームへの期待度が段階的にステップアップして最終的に「第 4 ステージ」に移行すると、ベル 2 図柄が揃えば第 2 R T ゲームが付与されることを遊技者は察知することから、第 2 R T ゲームに対する期待が増大し興味が著しく増加する。

#### 【0717】

このように、演出表示装置に「ステージ」が表示されているときは、常に第 1 の特典（ボーナスゲーム）への期待感を抱けるとともに、第 2 の特典（第 2 R T ゲーム）が周期的に付与されうるようにし、さらに「ステージ」が第 2 R T ゲームの付与期待度が高いものへの適宜変化していくことで、遊技の進行に応じて遊技者の興味が徐々に向上することとなる。さらに、演出表示装置 590 に「第 4 ステージ」が表示されるに至ると、ベル 2 図柄が揃えば第 2 R T ゲームの付与が確実となるため、遊技者の興味が一気に高まるとともに、「もしかしたら単なるガセ演出かもしれない」という遊技者の不安を排除して、遊技者が安心して遊技を楽しむことができる。

#### 【0718】

さらには、「特別ステージ」（図 8 2 参照）が表示されているときは、第 2 R T ゲームによってメダルを漸増させながらゲームを楽しむことができることに加え、「特別ステージ」が終了したのちも「第 4 ステージ」（図 8 1（d）参照）が表示されるため、遊技者はベル 2 図柄が揃うと再度第 2 R T ゲームが確実に付与されることを把握できる。そして、「第 4 ステージ」と「特別ステージ」とが交互に表示されることで、遊技者の興味や興奮が途切れることなく遊技が進行することとなる。ひいては、「第 4 ステージ」および「特別ステージ」のループ表示の実行回数（つまり、通常ゲームと第 2 R T ゲームのループ回数）によっては、ボーナス役に当選しない状態が長引いたとしても、1 回のボーナスゲームよりも多量のメダルを獲得することが可能となり、1 回のボーナスゲーム以上の価値を奏することがあるため、遊技者の興味を一層向上させることができる。

#### 【0719】

[特別ステージにおける残り R T 回数表示]

次に、特別ステージにおける残り R T 回数表示について説明する。本実施形態では、「第 1 R T ゲーム」～「第 5 R T ゲーム」のうちで、遊技者に最も有利な「第 2 R T ゲーム」では、図 8 1（e）に示す「特別ステージ」のステージにおいて残りの R T ゲーム回数を表示する。

10

20

30

40

50

## 【0720】

より詳細には、先述したように、第2 R Tゲームへの移行条件が成立して内部的な遊技状態が第2 R Tゲームに移行した場合は、連続演出態様が実行されたのちにステージ状態が「特別ステージ」に移行する。そして、ステージ状態が「特別ステージ」に移行したのち所定ゲーム数が実行されるまでは、画像表示体500の演出表示装置590に「残り??ゲーム」のように、残りの第2 R Tゲーム回数が不明である旨が表示される（図82（a）参照）。つまり、画像表示体500の演出表示装置590に残りのR Tゲーム回数を表示するための表示領域は設けられるものの、具体的な残りのR Tゲーム回数は明示しない状態となる。

## 【0721】

10

そして、第2 R Tゲームに移行したのち、当該R Tゲームが所定ゲーム数（ここでは、20ゲーム）だけ実行されると、画像表示体500に「残り30ゲーム」のように、残りのR Tゲーム回数が表示される（図82（b）参照）。その後は、1ゲームが実行されるごとに、残りのR Tゲーム回数が「1」減算されて表示される。例えば、残りのR Tゲーム回数として「残り30ゲーム」が表示された状態で1ゲームが実行されると、残りのR Tゲーム回数として「残り29ゲーム」に減算表示される。

## 【0722】

これにより、遊技者は、「特別ステージ」（すなわち、第2 R Tゲーム）が残り何ゲームの間継続されるかを明確に把握することができ、「特別ステージ」が突然終了することなく安心して遊技を楽しむことができる。さらに、残りR Tゲーム回数が減算表示されることで、残りR Tゲーム回数が少なくなるほど、早くボーナスに当選して欲しいという遊技者の欲求をかき立てることができ、R Tゲーム中の遊技の興趣を一層向上させることができる。

20

## 【0723】

ところで、「特別ステージ」（すなわち、第2 R Tゲーム）は、ボーナスを除いて遊技者に最も有利な遊技状態であるため、かかる状態への移行に際しては連続演出抽選において特別な連続演出態様（以下、特別ステージ移行演出と呼ぶ）が選択される。すなわち、この特別ステージ移行演出は「特別ステージ」へ移行する期待度が極めて高いことを示唆する演出であるため、かかる特別ステージ移行演出を実行することで遊技者を歓喜させて興趣を一層向上させている。

30

## 【0724】

具体的には、この特別ステージ移行演出では、数ゲーム間に亘る一連の演出において、まず最初のゲームで特定のキャラクタが「XXが見えるよ」と発言する演出を行なう。そして、後続するゲーム（次ゲームのほか、数回後のゲームでもよい）で、「XX」という対象物が表示されると第2 R Tゲームへの昇格が確定し、さらに次ゲームから「特別ステージ」が開始される。一方、後続するゲームで「XX」という対象物が表示されない場合は第2 R Tゲームへ昇格せず、次ゲームからステージ移行抽選で選択された他のステージが開始される。

## 【0725】

なお、実際には、特別ステージ移行演出が開始された時点でベル2図柄が揃っていれば、次ゲームから第2 R Tゲームが開始されるため、特別ステージ移行演出中も内部的には第2 R Tゲームが既に実行されることになり、当該特別ステージ移行演出では必ず「XX」という対象物が表示されて「特別ステージ」に移行する。逆に言えば、特別ステージ移行演出が開始された時点でベル2図柄が揃っていなければ、内部的な遊技状態に変化が生じることなく、特別ステージ移行演出では「XX」という対象物が表示されず「特別ステージ」に移行することもない。つまり、遊技者は特別ステージ移行演出を参照しなくても、図柄表示窓591aでベル2図柄が揃っているか否かで「特別ステージ」に移行するか否かを判別可能となる。

40

## 【0726】

この点、本実施形態のスロットマシン1は、上述したとおり、図柄変動表示装置330

50

が遊技者によって注視され難い構成、および、図柄表示窓 5 9 1 a に表示される当選役図柄を把握しがたい構成、などを具備している。そのため、遊技者の関心は専ら画像表示体 5 0 0 の演出表示装置 5 9 0 に表示される演出画像に集中し、ベル 2 図柄が揃ったか否かで「特別ステージ」に移行するか否かを判別することが困難となっている。その分、画像表示体 5 0 0 で実行される特別ステージ移行演出によって、ベル 2 図柄が揃うという単なる出目以上にインパクトがある態様で、「特別ステージ」に移行するか否かを導出することができ、遊技者を一層ハラハラドキドキさせることができる。

#### 【0727】

このように、「特別ステージ」に移行すると即座に残りの R T ゲーム回数を明示するのではなく、所定ゲーム数の実行後に残りの R T ゲーム回数を明示するようにしたのは、以下の理由による。

10

#### 【0728】

すなわち、先述したように、所定遊技状態で第 2 ベル図柄が揃うと次ゲームから第 2 R T ゲームが開始されるところ、「特別ステージ」へは数ゲーム（例えば 3 ゲーム）に亘って実行される連続演出態様を経由したのちに移行するため、第 2 R T ゲームが開始されるタイミングと「特別ステージ」が開始されるタイミングとは若干のズレ（タイムラグ）が生じる。そのため、「特別ステージ」が開始されると同時に残りの R T ゲーム回数を表示すると、第 2 R T ゲームの終了条件である R T ゲーム回数「50 回」ではなく、連続演出態様において実行される第 2 R T ゲーム回数（すなわち 3 ゲーム）を除いた「47 回」となる。

20

#### 【0729】

一方、遊技者からすれば、「特別ステージ」に移行すると同時に第 2 R T ゲームが開始されると認識するのが通常である。その結果、「特別ステージ」が開始されると同時に表示される残り R T ゲーム回数が、本来の残り R T ゲーム回数「50 回」よりも少ない「47 回」として表示されると、第 2 R T ゲームを 3 回分逸失したように感じて多大な損失感を抱くとともに興味が低下する問題がある。また、「47 回」といった中途半端な残り R T ゲーム回数が表示されると、スロットマシン 1 において不正な処理がなされているのではないかという疑念を遊技者に抱かしえない。さらに、連続演出抽選の結果に応じて連続演出態様に要するゲーム数が毎回変化する場合は、「特別ステージ」に移行するごとに毎回異なる残り R T ゲーム回数が初期値として表示されることになり、上記の遊技者の損失感や疑念をさらに増長してしまう。

30

#### 【0730】

そこで、本実施形態のスロットマシン 1 では、「特別ステージ」に移行するタイミングに拘らず（言い換えれば、連続演出態様に要するゲーム数に拘らず）、第 2 R T ゲームに移行したのち所定ゲーム数が実行されてから残り R T ゲーム回数を明示するようにした。これにより、「特別ステージ」に移行するタイミングが可変的であっても（言い換えれば、連続演出態様に要するゲーム数がその都度変化しても）、それらに影響されることなく「特別ステージ」に移行するごとに、同一の残り R T ゲーム回数（ここでは、30 回）を初期値として表示することができる。しかも、計数単位として自然な数値（具体的には、5 の倍数や 10 の倍数など）である「30 回」を、残り R T ゲーム回数として表示することができる。

40

#### 【0731】

これにより、遊技者が残り R T ゲーム回数に対して上記のような損失感や疑念を抱くことなく、安心して遊技を楽しむことができる。むしろ、「特別ステージ」に移行したのちに、当初は明示していなかった残り R T ゲーム回数を所定ゲーム数が消化されてから明示することで、「特別ステージ」（残り R T ゲーム回数）があたかも所定回数分（ここでは、30 回分）延長されたかのような印象を与えることができ、遊技者を喜ばせて興味の低下を抑制することができる。

#### 【0732】

さらに、最大ゲーム数が予め設定されている第 2 R T ゲームにおいて最大残りゲーム数

50

が表示可能である場合に、当該第2 R Tゲームの最大ゲーム数が予め設定されているにも拘らず、第2 R Tゲームに移行した際に第2 R Tゲームの残りゲーム数を表示することなく、残りゲーム数が不明である旨を表示することによって、上述の効果の他、残りゲーム数が予め設定されているのではなくいかにも可変であるといった印象を与える効果もある。

#### 【0733】

なお、第2 R Tゲーム中にB BおよびR Bのいずれにも当選することなく50ゲームが行われたとき、当該第2 R Tゲームが終了して通常ゲームとなり、演出表示装置590では第4ステージの演出画像が表示される。そして、この通常ゲームにおいて、リプレイ2よりも先にベル2に当選すると、再び内部的に第2 R Tゲームに移行すると共に、演出ステージも、連続演出態様を経由して再び特別ステージに移行する。

10

#### 【0734】

このように、第2 R Tゲーム中にB BおよびR Bのいずれにも当選することなく50ゲームが行われて当該第2 R Tゲームが終了したとしても、第1 R Tゲームのような遊技者に不利なR Tゲームに移行するのではなく、再び第2 R Tゲームに移行しうる通常ゲームに移行するので、遊技を続行する意欲が失われる虞が軽減され、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0735】

[ベット数表示メータおよびボーナス期待度表示メータ]

次に、各ステージにて画像表示体500の演出表示装置590の略前面に表示されるベット数表示メータおよびボーナス期待度表示メータについて、図83および図84を参照して説明する。図83は、ベット数表示メータを示す図であり、図84は、ボーナス期待度表示メータを示す図である。なお、ベット数表示メータおよびボーナス期待度表示メータは、いずれも、演出表示装置590の全領域に表示されることなく、一部の領域（左下領域）にのみ表示される（図82（a），（b）参照）。

20

#### 【0736】

図83（a）に示されるように、ゲーム終了後等のベット数がゼロであるとき、ベット数表示メータでは針がゼロを指している。そして、1ベットボタン205（図1参照）を1回操作したとき、または、メダルを1枚投入すると、図83（b）に示されるように、ベット数表示メータの針が1を指す。さらに1ベットボタン205を1回操作したりメダルを1枚投入したりすると、図83（c）に示されるように、ベット数表示メータの針が2を指す。同様にさらに1ベットボタン205を1回操作したりメダルを1枚投入したりすると、図83（d）に示されるように、ベット数表示メータの針が3を指す。そして、ベット数表示メータの針が3を指すと、「READY」の文字が表示される。これにより、遊技者は、ゲームを開始することができる状態となったことを把握できる。そして、始動レバー210を操作すると、図83（e）に示されるように、「GO」の文字が表示される。これにより、遊技者は、実際にゲームが開始されたことを把握できる。

30

#### 【0737】

なお、ベット数がゼロであるときに遊技者がMAXベットボタン206を操作すると、図83（b）および図83（c）の過程を経ることなく、ベット数がゼロであることを示す態様（図83（a））からベット数が3であることを示す態様（図83（d））に変化する。

40

#### 【0738】

ところで、本実施形態では、上述したとおり、リプレイ図柄または小役図柄が揃ったとき、メダルの払い出し枚数が多いほどB BまたはR Bに重複して当選している期待感が高い。そこで、本実施形態のスロットマシン1では、リプレイ図柄または小役図柄が揃ったときに、メダルの払い出し枚数を表示することで、ボーナスに当選している期待度を遊技者の視覚に訴えている。

#### 【0739】

具体的には、図84に示されるように、当選役図柄が有効ライン上に揃うと、当該当選

50

役図柄に対応するメダルが払い出されると共に、当該払い出されたメダル枚数がボーナス期待度表示メータに表示される。このボーナス期待度表示メータの目盛りには、「再（リプレイとしての再遊技を意味する）」、「5（ベルの払い出し枚数に相当）」、「9（スイカの払い出し枚数に相当）」、「12（チェリーの払い出し枚数に相当）」および「V」、の順で期待度小から期待度大に向けて表示されている。

#### 【0740】

そして、リプレイ（リプレイ1、リプレイ2）に当選してリプレイ図柄が揃うと、図84（a）に示すようにボーナス期待度表示メータの針が「再」の近傍を示すと共に、「再」の文字が表示される。これにより、リプレイ1およびリプレイ2のいずれ揃ったとしても、再遊技を示すシンボルとしての「再」の文字が表示されるので、遊技者は、リプレイ1が揃ったのかリプレイ2が揃ったのか把握することが困難となる。同様に、ベル（ベル1、ベル2）に当選してベル図柄が揃うと、図84（b）に示すようにボーナス期待度表示メータの針が「5」の近傍を示すと共に、メダル払い出し枚数に相当する「5」およびベルの絵が表示される。これにより、ベル1およびベル2のいずれ揃ったとしても、ベルを示すシンボルとしてのベルの絵が表示されるので遊技者は、ベル1が揃ったのかベル2が揃ったのか把握することが困難となる。また、スイカに当選してスイカ図柄が揃うと、図84（c）に示すようにボーナス期待度表示メータの針が「9」の近傍を示すと共に、メダル払い出し枚数に相当する「9」およびスイカの絵が表示される。さらに、チェリーに当選してチェリー図柄が揃うと、図84（d）に示すようにボーナス期待度表示メータの針が「12」の近傍を示すと共に、メダル払い出し枚数に相当する「12」およびチェリーの絵が表示される。また、BBまたはRBに当選してBB図柄またはRB図柄が揃うと、図84（e）に示すようにボーナス期待度表示メータの針が振り切れるように「V」を示し、BBゲームまたはRBゲームが開始される。なお、BB図柄またはRB図柄が揃ったとしてもメダルの払い出し枚数はゼロであるものの、その後に遊技者に付与されるゲームの価値が大きいことから、ボーナス期待度表示メータの針が振り切れるように「V」を示すようにしている。

#### 【0741】

このように、リプレイ図柄または小役図柄が揃ったときに、賞として払い出されるメダルの枚数（リプレイ図柄が揃ったときは賞としてのメダルの払い出しがないのでゼロ枚と解する）に比例してボーナス期待度表示メータの針を表示することで、BBまたはRBに重複当選している期待度を、遊技者に定量的に教唆することが可能となる。

#### 【0742】

また、複数の小役とBBまたはRBとが重複して当選する場合もあるので（本実施形態でいえば、スイカとチェリーとBB（RB）とが重複当選している可能性がある）、目押しの技量によっては（つまり揃う小役図柄によっては）、相対的に期待度が高い小役図柄（チェリー）が揃うこともあれば、相対的に期待度が低い小役図柄（スイカ）が揃うこともある。これにより、同じ当選役でありながらもボーナス期待度表示メータに表示される期待度が遊技者操作如何で異なるため、相対的に期待度が高い小役図柄（チェリー）を揃えることができた場合には、遊技者がいかにも自らの力でBBまたはRBに当選させることができたような感覚を受けることとなり、興趣の低下を抑制できる。

#### 【0743】

##### [第1RT特別演出]

上述の通り、この実施の形態にかかるスロットマシン1によれば、遊技者に不利な第1RTゲームは、BBおよびRBのいずれにも当選されることなく所定ゲーム数（ここでは、400ゲーム）だけゲームが消化されると状態終了して通常状態へと移行制御される。ただし、基本的には、第1RTゲームが状態終了された時点では上記通常状態に制御されたことを遊技者に開示するようなことはせず、ひそかに通常状態へと制御（秘密裏に制御）するようにしている。

#### 【0744】

この点、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、このように第1RTゲームが

10

20

30

40

50

ひそかに状態終了して上記通常状態に制御されているときにのみ実行可能とされる第1 R T特別演出（好機告知表示）が用意されている。このような第1 R T特別演出は、遊技者に不利な第1 R Tゲームが終了して通常状態に制御されていることを遊技者に認識（確認）可能とさせるものであり、遊技者にとっては、不利な遊技を避けることができることはもとより、当該特別演出が行われて以降はより有利な第2 R Tゲームへの移行を期待できる遊技（ベル2の当選を狙う遊技）を行うことができるようになる点で重要な演出である。

#### 【0745】

ここで、このような第1 R T特別演出としては、

- ・ 所定の発光表示が行われる表示面（演出表示装置590の表示画面や、上パネル、下パネルなど）のうちの特定領域（全領域でも可）の発光態様が変化（例えば、点灯から点滅や、消灯から点灯など）する演出。
  - ・ 演出表示装置590の表示画面のうちの特定領域にて表示されている画像の表示形態（色や位置、大きさなど）が変化する演出。
  - ・ 演出表示装置590の表示画面のうちの特定領域にて所定の画像が突然現れる演出。
- 等々、といった演出を採用することができる。なお、第1 R T特別演出としては、いかなる遊技者であっても不利な遊技状態が状態終了されたことを簡単に認識できるようにするため、例えば特定箇所を点灯させたり、表示形態を変化させたりするだけの単純な演出であることが望ましい。

#### 【0746】

ちなみに、この実施の形態では、上記第1～第4ステージの特定の演出モードに演出制御されているときに、上記演出表示装置590の表示画面のうちの右下部分にて定常的に表示されている通常状態期待度表示部（図81に示す☆、★が4つ並んだ部分）において発光せず黒抜き状態の★がすべて発光して白色の☆となる演出を上記第1 R T特別演出として行うようにしている。すなわちこの場合、上記第1 R Tゲームが終了して通常状態に制御されているときに限り、上記第1 R T特別演出を行う旨決定可能な第1決定処理を実行する。そして、該決定処理にて上記第1 R T特別演出を行う旨決定されたことに基づいて、上記第1 R T特別演出を行うこととなる。これにより、遊技者は通常状態に制御されていることを認識することができるようになる。

#### 【0747】

しかしながら、このような第1 R T特別演出が行われるスロットマシンでは、遊技者（特に初心者や高齢者など）側からすれば、例えば上記通常状態期待度表示部の4つの★がすべて点灯したから通常状態に突入したようにみえる。このため、遊技者（特に初心者や高齢者などの内部制御の仕組みに疎い者）の中には、上記通常状態期待度表示部が点灯することを願う特定の儀式を行うとともに、その結果、上記通常状態期待度表示部が点灯したときには当該儀式によるご利益があったとして自己満足する遊技手法（自己満足プレイ）を好んで行うような者もいる。ただし上述の通り、通常状態は、上記通常状態期待度表示部が点灯したか否かにかかわらず、突入されるようになっている。したがって、このような自己満足プレイを行う者は、スロットマシンの内部制御の仕組みを熟知している者から小馬鹿にされるようなことがあり、その立場が尊重され難い実情にある。

#### 【0748】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、ホール内に設置されている複数のスロットマシンのうち、遊技者に最も有利な遊技状態となっているスロットマシンはいずれであるかが最大の関心事とされることが多い。また、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、遊技を一旦始めた後は、有利な遊技状態にあるか否かの確認よりも不利な遊技状態にあるか否かの確認を行うことのほうが遊技の成功を得る上で重要である。例えば、有利な遊技状態にあるときに状態確認を怠って遊技を継続したとしても、有利な遊技状態による享受が得られるだけで不利な状況とはなり難い。しかしながら、不利な遊技状態にあるときに状態確認を怠って遊技を継続してしまうと、不利な遊技状態による不利益のみが延々と付与されることとなる。したがって、こうした不利な状況に早く気

10

20

30

40

50

付いて当該遊技を中止、あるいは別のスロットマシンにて遊技するようにしたほうが遊技リスクを低減させて成功を得る上で重要となってくる。

【0749】

そこで、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、第1RTゲームが秘密裏に状態終了した後の通常状態にあるときは、上記通常状態期待度表示部が表示されている箇所（実際には、演出表示装置590の表示画面の前面にて設けられる上記透明板214aのうちの同箇所に対応する部分）に対して遊技者による接触操作があったことを契機に上記第1RT特別演出を行う旨決定可能な第2決定処理をさらに行うようにしている。このような構成によれば、遊技者による接触操作があったことを契機に上記第1RT特別演出を行う旨決定されたときは、上記第1決定処理によることなく、当該第2決定処理での決定に応じて上記第1RT特別演出が行われる。したがって、内部制御の仕組みを熟知している者と、上記第1RT特別演出の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う上記内部制御の仕組みに疎い者とで、異なる機能をもった演出として位置づけされうるようになる。

10

【0750】

すなわち、上記第1RT特別演出の実行を促すかのように上記特定領域（通常状態期待度表示部）を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う遊技者（内部制御の仕組みに疎い者）にとっては、このような儀式にその実効性を付与する演出として機能するようになる。特に、このような自己満足プレイの実効頻度が高いほど、上記第1RT特別演出が高頻度にて行われて不利な第1RTゲームから開放されるようになることから、同プレイを行う者は、自らの儀式によって当該スロットマシンが上記第1RT特別演出を特別に行ってくれるかのような現実により自己満足し、これによって遊技興趣の向上が図られるようになる。また、こうした儀式に応じてくれる当該遊技機への感謝から、各種の構成部品（例えば始動レバー210など）への手荒な操作を行い難くなり、長持ちすることが期待できるようになる。

20

【0751】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、図柄の変動ゲームが所定回数だけ消化されたことによって上記第1RTゲームがそろそろ状態終了されているかもしれない、といった感覚を受けた時などに別の遊技状態（ここでは通常状態）に既に移行制御されているか否かを所定の操作（確認行為）によって確認可能な演出として機能するようになる。そして、このように遊技状態の確認を行う行為（確認行為）は、遊技者に不利な遊技状態となっているか否かを判断し、さらにはホール内の立ち回りを良くする上で重要であることから、熟練者の間では互いの能力値（内部制御の仕組みを熟知している度合い）をひそかに判断し合う基準となる。つまり、こうした判断の結果、「あの人の能力値は高いから、有利な遊技状態にある遊技機を先に取りられないように見張っておくべきだ」などといった牽制を互いにし合うことのほか、「あの人の能力値は低いから大丈夫」など、特定の人物を小馬鹿にするようなことも行われる。

30

【0752】

この点、上記構成によれば、内部制御の仕組みを熟知している者が、内部制御の仕組みに疎い者による上述の儀式を見たとしても、遊技状態の確認を行う行為（確認行為）を行っているように見えるため、同儀式を行う者を小馬鹿にするようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。なお、こうした効果を実現する上では、上記表示画面のうちの上記第1RT特別演出が行われる領域への所定の操作（確認行為）を指示することは行わないようにすることが望ましい。

40

【0753】

また、この実施の形態において、上記第1RTゲームとは上述の通り、リプレイ確率が低いことはもとより、上記図柄の変動ゲームが停止されたときの同図柄の表示態様にかかわらず、より有利な第2RTゲームへの移行制御が行われない遊技状態である。すなわち

50

この場合、第1 R Tゲームが状態終了して通常状態に移行制御されるようになれば、リプレイ確率の高い第2 R Tゲームへの移行制御を期待できるようになる。このため、こうした第1 R Tゲームが用意されたこの実施の形態にかかるスロットマシン1においては、通常状態をチャンス遊技状態として位置付けることが可能となる。そして、通常状態に制御されていることを遊技者に確認させるだけの演出によって、特別な特典を付与せずとも遊技興趣の向上を図ることができるようになる。

#### 【0754】

ただし、このような特殊な遊技性の実現されたスロットマシン1であっても、内部制御の仕組みに疎い者が小馬鹿にされてしまう可能性は残ってしまう。すなわち周知の通り、回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に状態終了されうる有限遊技状態が採用されるスロットマシンでは、例えば、

- ・有限遊技状態（ここでは特に、第1 R Tゲーム）に移行制御されるときにしか現れない図柄の組み合わせが停止表示されたか否かについての判断。
- ・有限遊技状態（ここでは特に、第1 R Tゲーム）にあるときに特定の当選役が当選される理論確率と、同当選役が実際に当選される実践確率との間にズレが生じているか否かについての判断。

等々、といった判断をしつつ遊技することが可能な者（熟練者）から見れば、当該第1 R Tゲームが状態終了されていないことを所定の条件下では読み取れる余地を残しておくことが多い。このため、この実施の形態にかかるスロットマシン1の場合には、熟練者から見て、第1 R Tゲームが状態終了されていないことが明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記第1 R T特別演出の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行するような状況では、同遊技者が内部制御の仕組みに疎い者であるという事実が周囲に明るみになってしまう。そして、同遊技者が、こうした周囲の寒い雰囲気

#### 【0755】

を敏感に感じとってしまった場合には、熟練者と同じような行為（確認行為）をしているのに自分だけ小馬鹿にされてしまう現実に虚無感を抱かせてしまうことにもなりかねない。

そこで、この実施の形態にかかるスロットマシン1ではさらに、上記接触行為（確認行為）が行われる頻度の高低に基づいて、上記第2決定処理の実行にかかる制御態様を変化させるようにしている。すなわちこの場合、上述の接触行為を頻繁に行う者と、ほとんど行わない者との間で、上記第2決定処理の実行にかかる制御態様が異なるようになるため、上述の接触行為が行われること、これ自体に技術的な意味が生じるようになる。なお、この実施の形態では、上述の接触行為を頻繁に行わない者よりも、上述の接触行為を頻繁に行う者のほうが、上記第2決定処理にて上記第1 R T特別演出を行う旨決定される決定確率が高くなるように、当該第2決定処理の実行にかかる制御態様を異ならしめている。すなわちこの場合、当該スロットマシン1に何らの反応も現れないことに気落ちすることなく上述の接触行為を繰り返し行った者ほど、所定条件が満たされたときに上記第1 R T特別演出が現れて遊技の成功を得る確率が高くなる。これにより、接触行為（確認行為）を行うこと、これ自体に重要な意味が持たせられるようになり、これによって当該スロットマシン1に何らの反応も現れなかったときの周囲の雰囲気を大きく改善させることができるようになる。

#### 【0756】

以下、上記第1決定処理及び上記第2決定処理を含めて、当該第1 R T特別演出の実行にかかる制御についてその処理手順の一例を説明する。なお、この制御は、上記第1 R Tゲームが状態終了されてから即座に、例えば状態終了されてから上記始動レバー210が最初に操作されたときなどに、それを契機として上記周辺制御基板510によって行われる。

#### 【0757】

すなわち、いま、上記第2 R Tゲームへの移行制御が禁止される上記第1 R Tゲームが状態終了して、上記第2 R Tゲームへの移行制御が狙える上記通常の遊技状態にひそかに

制御されたとすると、上記周辺制御基板 510 はまず、上記通常状態期待度表示部において発光せず黒抜き状態の★がすべて発光して白色の☆となる演出（第 1 R T 特別演出）を行うか否かについての抽選処理を行う（ステップ 1）。そしてこの結果、上記第 1 R T 特別演出を行う旨判断されたことに応じて、上記第 1 R T 特別演出を行う旨決定される処理を行う（ステップ 2）。なお、上記抽選処理（ステップ 1）においては、上記第 1 R T 特別演出を行う旨判断される確率よりも、上記第 1 R T 特別演出を行う旨判断されない確率を高く設定しておくことが、当該スロットマシン 1 としての遊技性（潜伏遊技）を維持する上で望ましい。

#### 【0758】

一方、上記抽選処理（ステップ 1）にて上記第 1 R T 特別演出を行わない旨判断されたときは、当該抽選処理（ステップ 1）を契機とした上記第 1 R T 特別演出を行う旨の決定処理（ステップ 2）についてはこれを行うことなく、少なくとも上記当選役についての抽選が新たに行われる次ゲーム以降に先送りして、上記特定領域に対しての遊技者による接触操作があったか否かについての判断処理を行う（ステップ 3）。すなわち、この判断処理にて上記接触操作があった旨判断されたことを条件に上記第 2 決定処理を行うことで、上記第 1 決定処理（ステップ 1、ステップ 2）と上記第 2 決定処理とのうちの上記第 2 決定処理によってのみ上記第 1 R T 特別演出を行う旨決定可能とされる期間（少なくとも次ゲームが開始されるまでの期間）が創出されるようになる。

#### 【0759】

ただし上述の通り、上記周辺制御基板 510 は、当該第 2 決定処理の実行に際しては、上記第 1 R T 特別演出が行われる領域（通常状態期待度表示部）に対しての遊技者による接触行為が行われる頻度の度合いについての判断処理を行う（ステップ 4）。

#### 【0760】

すなわち、この実施の形態にかかる周辺制御基板 510 では、上記図柄変動表示装置 300 におけるリール図柄の回転表示ゲームが所定回数（例えば直近の 20 回）だけ実行される期間内に上記接触行為が行われた回数（頻度）を算出する頻度算出処理を、当該第 1 R T 特別演出の実行にかかる処理とは別に行うようにしている。なお、この頻度算出処理は、上記第 1 R T ゲームがひそかに状態終了しているか否かにかかわらず、リール図柄の回転表示ゲームが行われる都度実行される処理である。この実施の形態では、回転表示ゲームごとに上記接触行為が行われた回数の検出上限が設けられており、これによって長期に亘った頻度が算出される。例えば、上記回数の検出上限として「1 回」が設定されている場合には、1 回の回転表示ゲームが行われている間に、上記接触行為が何度も繰り返行われても、同接触行為は検出上限としての「1 回」だけ行われたとして判断されることとなる。したがって、この実施の形態にかかる頻度算出処理にて、上記接触行為の頻度が高く算出されるためには、リール図柄の回転表示ゲームが行われる都度、上記接触行為を行うことが重要となる。

#### 【0761】

したがって、上記頻度の度合いについての判断処理（ステップ 4）では、この頻度算出処理にて算出されている上記接触行為の頻度に基づいて上記接触行為の頻度の度合いを判断することとなる。なお、この実施の形態では、上記頻度算出処理にて算出されている頻度と所定の閾値との比較により、2 段階のレベル（高頻度、低頻度）にて同頻度の度合いが判断される。

#### 【0762】

そして次に、こうして判断された上記接触行為の頻度の度合いに基づいて、上記接触行為を契機として上記第 1 R T 特別演出を行う旨を決定可能な上記第 2 決定処理を実行する。すなわち、この実施の形態では、当該第 2 決定処理の実行にかかる制御態様として、第 1 の確率（この実施の形態は「50%」）にて上記第 1 R T 特別演出を行う旨決定される第 1 の制御態様と、第 1 の確率よりも倍以上に高い第 2 の確率（この実施の形態は「100%」）にて上記第 1 R T 特別演出を行う旨決定される第 2 の制御態様とが記憶されているメモリが設けられている。

## 【0763】

この点、この実施の形態にかかる周辺制御基板510では、上記算出される上記接触行為の頻度の度合いに基づいて上記記憶されている2つの制御態様（第1の制御態様、第2の制御態様）のうちの1つを選択する。そして、この選択された制御態様をもって、上記接触行為を契機とした上記第1RT特別演出を行うか否かについての判断処理（決定処理）を行う。

## 【0764】

例えば、この実施の形態にかかる判断処理では、上記頻度算出処理にて算出されている頻度が高頻度であるときは、第2の確率（この実施の形態は「100%」）にて上記第1RT特別演出を行う旨決定される第2の制御態様が採用されて、上記接触行為を契機とした上記第1RT特別演出を行う旨が必ず決定される（ステップ5）。これに対し、上記頻度算出処理にて算出されている頻度が低頻度であるときは、第1の確率（この実施の形態は「50%」）にて上記第1RT特別演出を行う旨決定される第2の制御態様が採用される。すなわちこの場合、上記接触行為を契機とした上記第1RT特別演出を行うか否かについての抽選処理を第1の確率にて（この実施の形態は「50%」）実行することとなる。そして、所定の結果が得られたときにのみ上記第1RT特別演出を行う旨決定される（ステップ6）。これにより、上記特定領域に対しての遊技者による接触行為が行われる頻度の高低に基づいて、上記接触行為を契機とした上記決定処理の実行にかかる制御態様が変化するようになる。

## 【0765】

すなわち、こうした処理手順にて当該第1RT特別演出の実行にかかる制御が行われた結果、上記ステップ2、ステップ5、ステップ6のいずれかにて上記第1RT特別演出を行う旨決定されると、これを契機として液晶制御基板によって上記液晶モジュール590を通じて第1RT特別演出が実行されることとなる。ただし、こうした処理の結果、上記第1RT特別演出が行われることなく、次ゲームに突入したときは、上記抽選処理（ステップ1）から当該制御が再度行われることとなる。なお、上記接触操作があったか否かについての判断処理（ステップ3）については、接触検出の有効期間と実質的に関連するものであることから、例えば始動レバー210が操作されることによって次ゲームが開始されるまでの所定期間に亘って繰り返し、若しくは当該ステップ3に所定時間待機して実行されるようにすることが望ましい。

## 【0766】

ちなみに、このような第1RT特別演出の実行にかかる制御を行う場合は、上述の遊技者による接触操作があったか否かを判断することとなるが、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、上記演出表示装置590の表示画面の前面にて設けられる上記透明板214aに圧力が加えられたとき、該圧力が加えられた位置及びその大きさを判断する上記圧力判断基板878（図52参照）を備えるようにしている。すなわち、第1RTゲームが秘密裏に状態終了された後の通常状態にあるとき、この圧力判断基板878からの情報に基づいて上記透明板214aのうちの上記第1RT特別演出が行われる特定箇所に対応する部分に対して適度な圧力が加えられた旨判断されたとき、上記表示画面に対しての遊技者による確認行為（接触操作）があったとして、上記第1RT特別演出を実行可能としている。

## 【0767】

以下、上記圧力判断基板878のより詳細な構成を含めて、上記第1RT特別演出についての制御手順の一例を説明する。

## 【0768】

この実施の形態にかかる圧力判断基板878は、上記扉装飾駆動基板860との間で上記5ピンのコネクタ869（図60参照）を介して電氣的に接続される。より具体的には、上記5ピンのコネクタ869のうちの3ピンを用いて、上記扉装飾駆動基板860（周辺制御基板510）側からの電源ライン（「+5V」の駆動電圧、及びGND）の供給と、クロック信号SCLKの入力とを受けている。また同様に、上記5ピンのコネクタ8

69のうちの2ピンを用いて、上記扉装飾駆動基板860（周辺制御基板510）側へのデータ送信（シリアル信号S-DATA2、該シリアル信号S-DATA2に対するラッチ信号S-LATCH2）を実行可能な構成とされている。また後述するが、この圧力判断基板878には、上記透明板214aに加えられた圧力を検出する圧力センサ（図示略）からの検出信号が取り込まれる。

#### 【0769】

このような構成では、上記圧力センサからの検出信号が取り込まれたとき、該検出信号に基づいて上記圧力の加えられた位置と大きさを判断するようになる。次いで、こうして判断された結果に基づいて上記圧力の加えられた位置を示す位置データと、同圧力の大きさを示す圧力値データとを作成する。なおこのうち、圧力値データについては、例えばノイズ等による誤検出を回避すべく上記圧力の大きさと所定の閾値との比較によって得られるデータなど、要は、上記周辺制御基板510側にて表示画面に対する接触操作があったか否かを判断可能なデータであればよく、この意味では必ずしも圧力の大きさそれ自体を示すデータ（サンプリングデータなど）でなくてもよい。

10

#### 【0770】

そして、上記圧力が加えられた位置及びその大きさを示す圧力データ（位置データ、圧力値データ）がこのようにして作成された後は、該圧力データを上記入力されているクロック信号に応じたシリアル信号S-DATA2として上記扉装飾駆動基板860に送信出力する。すなわち、こうして上記扉装飾駆動基板860に送信出力された圧力データ（シリアル信号S-DATA2）が、上記周辺中継基板123を介して上記周辺制御基板510に取り込まれ、当該周辺制御基板510による上記特殊な表示制御に供されることとなる。なお上述の通り、圧力データ（シリアル信号S-DATA2）の送信出力に際してはそれに対するラッチ信号S-LATCH2も送信出力される。

20

#### 【0771】

次に、このような圧力データが受信された上記周辺制御基板510にて行われる表示制御について詳細に説明する。

#### 【0772】

上記周辺制御基板510では、上記演出表示装置590の表示画面にて現れる表示演出に際しては、まず、遊技の進行状況を示す情報（遊技に関する各種コマンド）を上記主制御基板409から取得する。次いで、該取得した情報に基づいて第1RTゲームが秘密裏に状態終了された後の通常状態にあるか否かを判断する。そして、当該状態に制御されているときは、同状態のときに用いられる演出態様データテーブル（用意されているテーブルは複数でも1つでもよい）を決定する。そして、この決定した演出態様データテーブルに登録されている複数の表示演出（演出パターン）のうちの1つを上記取得されたコマンド（遊技の進行状況を示す情報）に基づいて選択し、該選択した表示演出（演出パターン）を示す演出情報を上記液晶制御基板に出力する。これにより、上記選択された表示演出が上記演出表示装置590の表示画面にて行われるようになる。

30

#### 【0773】

ただし上述の通り、この実施の形態にかかる周辺制御基板510では、第1RTゲームが秘密裏に状態終了された後の通常状態にあるときは、上記第1RT特別演出を行うか否かの抽選処理を行う。そして、この抽選処理の結果、所定の結果が得られたときは上記第1RT特別演出を行う旨を示す演出情報を上記液晶制御基板にさらに出力することとなる。これにより、上記抽選処理にて上記第1RT特別演出を行う旨判断されたときは、上記周辺制御基板510により選択された表示演出と上記第1RT特別演出とが上記演出表示装置590の表示画面にて行われるようになる。

40

#### 【0774】

一方、上記抽選処理にて上記第1RT特別演出を行う旨判断されなかったときは、次ゲームにて上記第1RT特別演出を行うか否かの抽選処理が再度行われることとなる。ただし、同抽選処理が再度行われるまでの期間、上記表示画面のうちの上記通常状態期待度表示部に対して接触操作があったか否かを、上記圧力判断基板878から送信出力される上

50

記圧力データ（位置データ、圧力値データ）に基づいて判断する。なお、この判断処理では、上記位置データが上記通常状態期待度表示部を示しており、且つ上記圧力値データが所定の閾値よりも高い値を示しているときに、上記通常状態期待度表示部の表示されている領域に対して接触操作があった旨判断される。

#### 【0775】

すなわち、この実施の形態にかかる周辺制御基板510では、こうした判断による結果、上記通常状態期待度表示部に対して接触操作があった旨判断されたときにも、上記第1RT特別演出を行う旨を示す演出情報を上記液晶制御基板にさらに出力する。これにより、上記通常状態期待度表示部に対して接触操作があった旨判断されたときは、上記抽選処理にて上記第1RT特別演出を行う旨判断されたか否かにかかわらず、上記周辺制御基板510により選択された表示演出と上記特別演出とが上記演出表示装置590の表示画面にて行われるようになる。

10

#### 【0776】

次に、上記透明板214aに加えられた圧力を検出する上記圧力センサを例示して説明する。

#### 【0777】

この実施の形態にかかる圧力センサは、矩形状をなす上記透明板214aの四隅に配置された4つのひずみセンサ（図示略）として設けられている。それら4つのひずみセンサは、上記透明板214aに圧力が加えられたときに各々配置された箇所にて生じるひずみ（量）を例えば抵抗値の変化（量）などによって各別に検出して上記圧力判断基板878にそれぞれ出力するものである。

20

#### 【0778】

すなわち、このような4つのひずみセンサからなる圧力センサでは、上記透明板214aに加えられる圧力の大きさが変化すると、それらセンサによりそれぞれ検出されるひずみ量の総和が異なるようになる。また、上記透明板214aに加えられる圧力の位置が変化すると、それらセンサによりそれぞれ検出されるひずみ量のバランスが異なるようになる。例えば、上記透明板214aの中心に圧力が加えられるときは、4つのひずみセンサからほぼ同値の検出信号が出力される一方で、上記透明板214aの右上に圧力が加えられるときは、4つのひずみセンサのうちの右上に配置されるセンサからの検出信号が最も大きなひずみが生じていることを示す値となり、4つのひずみセンサのうちの左下に配置されるセンサからの検出信号が最も小さなひずみが生じていることを示す値となる。

30

#### 【0779】

したがって、上記圧力判断基板878では、このような4つのひずみセンサからの検出信号が取り込まれると、上記ひずみ量のバランスに基づいて上記透明板214aに加えられた圧力の位置を例えばマップ演算（ひずみ量のバランスに対して圧力位置が関連付けされているマップ）などによって判断する。そして、該判断に基づいて上記圧力の加えられた位置を示す位置データを作成することとなる。また、上記センサによりそれぞれ検出されるひずみ量の大きさに基づいて上記透明板214aに加えられた圧力の大きさを演算するとともに、該演算された結果に基づいて上記圧力の大きさを示す圧力値データを作成することとなる。

40

#### 【0780】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

#### 【0781】

第1RTゲームがひそかに状態終了された後の遊技状態（通常の遊技状態）に制御されているとき、上記通常状態期待度表示部に対する接触操作があったか否かの判断処理これ自体を上記第1確率、若しくは第2確率にて行うことによって上記第2決定処理の実行にかかる制御態様を変化させるようにしてもよい。

#### 【0782】

50

また、上記接触行為の頻度の度合い判定としては、２段階以上の複数段階にて判断するようにしてもよい。そしてこの場合、それら複数段階の度合いに応じて上記第２決定処理の実行にかかる制御態様を異ならしめることが望ましい。

#### 【０７８３】

また、上記実施の形態では、第１ＲＴゲームがひそかに状態終了された後の遊技状態にあるか否かにかかわらず、上記通常状態期待度表示部に対する接触操作を高い頻度に行うほど、所定の条件下にて上記第１ＲＴ特別演出が行われる旨決定される確率が高くなるようにした。ただし、上記実施の形態にかかるスロットマシン１では、上記第１ＲＴゲームから通常状態への移行が秘密裏に行われてこそその遊技性となっており、これによって遊技興趣の低下を抑制するようにしている。このため、遊技者の接触操作（確認行為）によって上記第１ＲＴ特別演出が簡単に実行されてしまうようなことがあると、遊技者は、毎ゲーム接触操作を行うことで上記通常状態へと移行したか否かを確認可能となってしまう、この場合、当該スロットマシンとしての遊技性を損ないかねない。そこで、上記第１ＲＴ特別演出を行うにあたっては以下のような実行条件を採用するようにしてもよい。

#### 【０７８４】

まず、上述したように、上記通常の遊技状態では、概ね１３分の１の当選確率であるリプレイ２に当選すると上記第１ＲＴゲームへ移行し、概ね４１分の１の当選確率であるベル２に当選すると上記第２ＲＴゲームへ移行するため、いずれかに当選して状態が移行する確率は概ね１０分の１である。したがって、上記第１ＲＴゲームが終了して通常の遊技状態へと移行した際に、この通常の遊技状態に滞在される平均ゲーム数は概ね１０Ｇであるとして、上記接触操作を一度行くと、それ以後の９Ｇを、接触操作に対しての応答がされない応答禁止期間に設定するようにする。すなわちこの場合、内部の遊技状態がいずれの遊技状態であるのかをいち早く認識したい欲求に負けて、第１ＲＴゲームに制御されているにもかかわらず上述の確認行為を安易に行ってしまうと、その直後の応答禁止期間では、例えば図柄変動の停止にかかる表示態様などに第１ＲＴゲームが秘密裏に状態終了されたかもしれないという怪しさを見い出したとしても、上記第１ＲＴゲームが状態終了されたことを確認することができなくなる。このため、遊技者としては、上述の確認行為を迂闊に行い難くなり、これによって「今のこのタイミングで、上記状態期待度表示部に対して接触するべきか」といった決断を迫る新たな遊技を遊技者に提供することができるようになる。なお、このように所定ゲーム数の間の接触動作に対する応答をしないようにするほか、「ｍゲーム」の消化に当たり「ｎ回」だけ応答許可する、といった規制をかけることによっても遊技の興趣を高めることが可能である。

#### 【０７８５】

ただし、このような実行条件を採用した場合には、上記実施の形態にかかる頻度算出処理にて算出される上記接触行為の頻度に基づく上述した思想と相反してしまう可能性がある。したがって、当該条件を採用した場合の上記頻度算出処理としては、例えば、複数回の回転表示ゲームが行われる期間内に行われた上記確認行為の回数に基づいて上記頻度を算出（長期間から見たときの頻度算出）するのではなく、１回の回転表示ゲームが行われる短期間内に行われた上記確認行為の回数に基づいて上記頻度を算出（短期間から見たときの頻度算出）することとなる。このような頻度算出処理によれば、所定の短時間（例えば１０秒未満の短時間）内に、所定の複数回数（例えば３回以上の複数回数）以上の接触行為があったことなどを条件として、上記接触行為が高頻度である旨判断されるようになり、熱い思いをもってプレイする遊技者に対して優先的に上記第１ＲＴ特別演出を提供することができるようになる。なおこの場合、回転表示ゲームが所定回数（例えば１回）だけ行われる間に検出可能な上記接触行為の上限回数については、上記実施の形態とは異なり、上記接触行為が高頻度と判定されるために必要な回数よりも高い回数を設定するか、同上限回数を設けないようにすることとなる。

#### 【０７８６】

上記実施の形態では、上記接触操作が行われたときには、第１ＲＴゲームが状態終了された後の通常状態に滞在される平均ゲーム数よりも若干少ない期間だけ応答禁止期間を設

10

20

30

40

50

定したが、第1 R Tゲームが状態終了された後の通常状態に滞在される平均ゲーム数よりも長い間、応答禁止期間を設定するようにしてもよい。すなわちこの場合、第1 R Tゲームが状態終了された後の通常状態に移行制御された後、当該通常状態であることを確認する機会すら与えられずに、当該通常状態が終了してしまうことが多くなり、これによって当該確認行為への慎重さを遊技者に対してより追求することができるようになる。

#### 【0787】

上記各実施の形態では、圧力センサとして4つのひずみセンサを用いたが、上記透明板214aに加えられた圧力の位置とその大きさを判断可能な検出信号を得ることのできるセンサであればよい。このようなセンサとしては、例えば、パネル隅にて設けられる発信子と、該発信子から発射される表面弾性波（超音波）を圧力検出領域（透明板214a）  
10  
に行き渡るように反射する反射アレイと、該反射アレイにより反射された表面弾性波（超音波）を受信する受信子と、を備え、透明板214aに対して圧力が加えられたときにはその部分の表面弾性波（超音波）が減衰して上記受信子により受信されることを利用して、上記透明板214aに加えられた圧力を検出するセンサ（いわゆる超音波表面弾性波方式のセンサ）などを用いることができる。なお、この超音波表面弾性波方式のセンサが採用された場合、上記受信子により受信される表面弾性波（超音波）の減衰量に基づいて上記透明板214aに対して加えられた圧力の大きさを判断するとともに、当該減衰された表面弾性波が上記発信子によって発射されてから上記受信子により受信されるまでの時間に基づいて上記圧力の加えられた位置を判断することとなる。

#### 【0788】

また、上記第1 R T特別演出が行われる部分に対して遊技者による熱い期待感が行動（長期間に亘って静的に接触される気合操作や、特別演出が行われる部分を何往復にも亘ってやさしく擦るような慈愛操作など）として具現されたときに限り、上記第1 R T特別演出を上記禁止期間の設定に関係なく実行可能としたり、同第1 R T特別演出の演出パターンを変化させるようにしてもよい。このように、上記第1 R T特別演出が行われる部分に対する遊技者の接触態様に応じて上記第1 R T特別演出に変化が現れるようにすれば、第1 R T特別演出が行われることを強く期待して遊技する者の遊技興趣の向上をさらに図ることができるようになる。ただしこの場合、上記周辺制御基板510では、上記第1 R T特別演出が行われる部分に対して遊技者による接触操作があったとき、当該接触操作が予め定められた特別な接触操作（慈愛操作や興奮操作など）であるか否かの判断をさらに  
30  
行うこととなる。

#### 【0789】

また、上記実施の形態では、上記圧力値データが所定の閾値よりも高い値を示していることを条件に、上記通常状態期待度表示部の表示されている領域に対して接触操作があった旨判断するようにしたが、上記圧力値データが予め設定された適正範囲内の値を示していることを条件に、上記通常状態期待度表示部の表示されている領域に対して接触操作があった旨判断するようにしてもよい。このような構成では、例えば、上記通常状態期待度表示部の表示されている領域を乱暴に扱っても、すなわち適正範囲を超える圧力にて接触操作しても上記第1 R T特別演出は行われなため、同領域への乱暴な操作を回避できる  
40  
ようになる。この意味では、周辺制御基板510が、上記圧力値データが予め設定された適正範囲を超える過大な圧力値を示す旨判断したときは、上記第1 R T特別演出が行われないように上記第1 R T特別演出の実行を所定の期間（所定ゲーム数）だけ中止することも効果的である。

#### 【0790】

上記通常状態期待度表示部に対する接触操作があったか否かの判断については、上記圧力判断基板878側にて行うようにしてもよい。ただしこの場合、上記圧力判断基板878は、上記圧力センサからの検出信号に基づいて圧力が加えられた位置が上記通常状態期待度表示部に対応する部分であるか否かを判断する。次いで、上記通常状態期待度表示部に対応する部分であった場合には、上記通常状態期待度表示部に対応する部分に加えられた圧力の大きさを判断する。そして次に、圧力が所定の閾値を超えた大きさ（若しくは適  
50

正範囲内の大きさ)であれば、上記通常状態期待度表示部に対する接触操作があった旨を示すデータを周辺制御基板510側に送信することとなる。このような構成では、圧力判断基板878と周辺制御基板510との間で授受されるデータ量が減少し、これによって効率的な情報交換を実現できるようになる。

#### 【0791】

また、表示画面に対する確認行為があったか否かの判断処理については、必ずしも圧力にて判断するものでなくてもよく、例えば、表示画面の温度変化を検出するものなど、同操作があったか否かを判断可能なものであればよい。また、表示画面に対する確認行為は、表示画面の近傍にて遊技者が何らかのアクションを行うものであってもよい。したがって、上記表示画面に対する確認行為があったか否かの判断処理としても、上述の接触センサを用いるものでなくてもよく、例えば表示画面に対するアクションを同画面の前方にて設けられる光センサ等からの情報に基づいて判断する非接触センサを用いるものであってもよい。

10

#### 【0792】

なお、上述した本実施形態の遊技機からは、以下の技術思想を把握できる。以下の各技術思想は単独で、若しくは、適宜組み合わせられて備えられている。

#### 【0793】

(技術的思想1)

複数の図柄が回転表示される回転表示ゲームが行われる図柄表示手段と、  
前記図柄表示手段における図柄の回転表示ゲームを開始させるスタート操作手段と、  
前記スタート操作手段の操作に基づいて当選役についての抽選を行う役抽選手段と、  
前記役抽選手段による抽選の結果に基づいて前記回転表示の停止にかかる制御を行う回転停止制御手段と、

20

前記回転表示が停止されたときの前記図柄の表示態様に基づいて、前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態に制御可能な状態制御手段と、

所定の表示面にて演出表示を行う演出表示制御手段と、を備え、

前記演出表示制御手段は、

前記有限遊技状態が秘密裏に状態終了されて以降の所定期間にあるとき、前記所定の表示面のうちの特定領域に対しての遊技者による確認行為があったことを契機に、前記有限遊技状態が状態終了された旨を遊技者に確信させる状態告知表示を行う旨決定可能な回答的決定処理を実行する決定処理実行手段、及び

30

前記決定処理実行手段による前記回答的決定処理にて前記状態告知表示を行う旨決定されたことに基づいて前記状態告知表示を実行する回答的表示実行手段

を有しており、

前記決定処理実行手段は、

前記特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度の高低に基づいて、前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させる

ことを特徴とする遊技機。

40

#### 【0794】

すなわち前述の通り、特定の遊技状態にひそかに制御される遊技機では、同遊技状態への秘密裏での移行制御があったときにのみ特定箇所が発光する特別演出が行われるような場合があり、このような遊技機を遊技する者の中には、上記特定箇所が発光することを願う特定の儀式を行うとともに、その結果、上記特定箇所が発光したときには当該儀式によるご利益があったとして自己満足する遊技手法(自己満足プレイ)を好んで行う者(内部制御の仕組みに疎い者)がいる。そして、このような自己満足プレイを好んで行う者の多くは、上記特定領域をやさしくなでてあげたり、擦ったりするような行為(儀式)、すなわち上記特定領域の発光を促すかのように当該領域を適度に刺激する支援行為を頻繁に行うことが確認されている。ただし、このような行為を行う者は、遊技機の内部制御の仕組

50

みを熟知している者から小馬鹿にされるようなことがあり、その立場が尊重され難い実情にあることも前述した。

【0795】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、ホール内に設置されている複数の遊技機のうち、遊技者に最も有利な遊技状態となっている遊技機はいずれの遊技機であるかが最大の関心事とされることが多い。

【0796】

この点、上記構成ではまず、回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態に、上記回転表示が停止されたときの上記図柄の表示態様に基づいて制御可能な状態制御手段を備えている。そして、このように経時的に秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態を用意した上で、上記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として上記有限遊技状態が秘密裏に状態終了された以降の所定期間にあるときは、上記所定の表示面のうちの上記状態告知表示が行われる領域に対しての遊技者による確認行為があったか否かについての判断を行う。そしてこの結果、確認行為があった旨判断されたときは、上記有限遊技状態が状態終了されたことを遊技者に確信させる状態告知表示を行う旨決定可能な回答的決定処理を実行する（決定処理実行手段）。そして、該回答的決定処理にて上記状態告知表示を行う旨決定されたことに基づいて上記状態告知表示を実行するようにした（回答的表示実行手段）。

10

【0797】

このような本願発明にかかる遊技機によれば、上記決定処理実行手段及び上記回答的表示実行手段が、内部制御の仕組みを熟知している者と、上記状態告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う上記内部制御の仕組みに疎い者とで、異なる機能をもった手段として位置づけされうるようになる。

20

【0798】

すなわち、上記状態告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う遊技者（内部制御の仕組みに疎い者）にとっては、このような儀式にその実効性を付与する手段として機能するようになる。特に、このような自己満足プレイの実効頻度が高いほど、上記状態告知表示が高頻度にて行われるようになることから、同プレイを行う者は、自らの儀式によって当該遊技機が上記状態告知表示を特別に行ってくれるかのような現実に自己満足し、これによって遊技興趣の向上が図られるようになる。また、こうした儀式に応じてくれる当該遊技機への感謝から、各種の構成部品（例えばスタートレバーなど）への手荒な操作を行い難くなり、長持ちすることが期待できるようになる。

30

【0799】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、回転表示ゲームの消化によって上記有限遊技状態がそろそろ状態終了されているかもしれない、といった感覚を受けた時などに別の遊技状態に既に移行制御されているか否かを所定の操作（確認行為）によって確認可能な手段として機能するようになる。このような遊技状態の確認を行う行為（確認行為）は、遊技者に有利（若しくは不利）な遊技状態となっているか否かを判断し、さらにはホール内の立ち回りを良くする上で重要であることから、熟練者の間では互いの能力値（内部制御の仕組みを熟知している度合い）をひそかに判断し合う基準ともなっている。つまり、こうした判断の結果、「あの人の能力値は高いから、有利な遊技状態にある遊技機を先に取りられないように見張っておくべきだ」などといった牽制を互いにし合うことのほか、「あの人の能力値は低いから大丈夫」など、特定の人物を小馬鹿にするようなことも行われる。

40

【0800】

この点、上記構成によれば、内部制御の仕組みを熟知している者が、内部制御の仕組みに疎い者による上述の儀式を見たとしても、遊技状態の確認を行う行為（確認行為）を行っているように見えるため、同儀式を行う者を小馬鹿にするようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する

50

場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。なお、こうした効果を実現する上では、上記表示面のうちの上記状態告知表示が行われる領域への所定の操作（確認行為）を指示することは行わないようにすることが望ましい。

#### 【0801】

ただし、このような特殊な遊技性の実現された遊技機であっても、内部制御の仕組みに疎い者が小馬鹿にされてしまう可能性は残ってしまう。すなわち周知の通り、上述の有限遊技状態が採用される遊技機では、例えば、

- ・有限遊技状態に移行制御されるときにしか現れない図柄の組み合わせが停止表示されたか否かについての判断。

- ・当該有限遊技状態にあるときに特定の当選役が当選される理論確率と、同当選役が実際に当選される実践確率との間にズレが生じているか否かについての判断。

等々、といった判断をしつつ遊技することが可能な者（熟練者）から見れば、当該有限遊技状態が状態終了されていないことを所定の条件下では読み取れる余地を残しておくことが多い。このため、熟練者から見て、当該有限遊技状態が状態終了されていないことが明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記状態告知表示の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行するような状況では、同遊技者が内部制御の仕組みに疎い者であるという事実が周囲に明るみになってしまう。そして、同遊技者が、こうした周囲の寒い雰囲気を感じとってしまった場合には、熟練者と同じような行為（確認行為）をしているのに自分だけ小馬鹿にされてしまう現実に虚無感を抱かせてしまうことにもなりかねない。

#### 【0802】

この点、上記構成では、上記特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させるようにしている。すなわちこの場合、上述の確認行為を頻繁に行う者と、ほとんど行わない者との間で、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様が異なるようになるため、上述の確認行為が行われること、これ自体に技術的な意味が生じるようになる。

#### 【0803】

例えば、このような制御態様の相違によって、上述の確認行為を頻繁に行わないと、上記回答的決定処理にて上記状態告知表示を行う旨決定される決定確率が低くなってしまうようにした場合には、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、上記有限遊技状態に制御されている可能性があるか否かに関係なく上記確認行為を頻繁に行うことが、所定の操作（確認行為）によって内部の遊技状態を確認可能な手段としての機能を維持する上で重要な行為として位置づけされるようになる。これにより、有限遊技状態が状態終了されていないことが熟練者から見て明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記状態告知表示の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行した場合であっても、同儀式を行う者が小馬鹿にされるようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。

#### 【0804】

なお、上記状態告知表示が行われる特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度の算出手法としては、例えば、

- ・所定時間が経過する期間内に、上記支援行為が行われた回数を算出する手法。
- ・上記図柄表示手段における図柄の回転表示が所定回数だけ実行される期間内に、上記確認行為が行われた回数を算出する手法。

等々、といった手法を採用することができる。

#### 【0805】

また、上記状態告知表示についての具体例としては、例えば、

- ・ 所定の発光表示が行われる表示面のうちの特定の領域の発光態様に変化（例えば、点灯から点滅や、消灯から点灯など）する演出。
  - ・ 所定の発光表示が行われる表示面のうちの特定の領域にて常に表示されている画像の表示形態（色や位置、大きさなど）が変化する演出。
  - ・ 所定の発光表示が行われる表示面のうちの特定の領域にて所定の画像が現れる演出。
- 等々、といった演出を採用することができる。

#### 【0806】

また、回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に状態終了されうる有限遊技状態とは、例えば通常の遊技状態にて設定されているリプレイ確率からの変更が可能とされる特定遊技状態（リプレイタイム）などのことである。このような遊技状態では、通常の遊技状態から特定遊技状態に移行制御された後、当該特定遊技状態にて所定の回転表示ゲームが実行されると、通常の遊技状態（移行制御される前の遊技状態）に制御される。そして、本願発明は、特定遊技状態が秘密裏に状態終了して通常の遊技状態に制御されるとき、すなわち特定遊技状態が状態終了される前（特定遊技状態）と後（通常の遊技状態）とで共通した演出が行われる遊技機に適用されて特に有効なものである。すなわち、このように遊技状態が潜伏される遊技機では、上述の状態告知表示が行われない限り、特定遊技状態から通常の遊技状態に制御されたか否かを認識し難いことが多いことから、上述の確認行為を行うことに重要な意味が生まれる。ちなみに、通常の遊技状態から特定遊技状態に移行制御される前（通常の遊技状態）と後（特定遊技状態）とでも共通した演出が行われるようにすれば、特定遊技状態における回転表示ゲームの実行数も把握困難とすることができるようになる。また、通常の遊技状態と特定遊技状態とで共通される演出は、通常の遊技状態であることを示唆する演出であってもよいし、特定遊技状態であることを示唆する演出であってもよい。要は、特定遊技状態が状態終了される前（特定遊技状態）と後（通常状態）とで、単一の遊技状態にあることを示唆するものであればよい。

#### 【0807】

（技術的思想2）

前記決定処理実行手段は、

前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様として、複数の制御態様が記憶されている制御態様記憶手段を有しており、

前記回答的決定処理の実行に際しては、前記頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度の高低に基づいて前記制御態様記憶手段にて記憶されている複数の制御態様のうちの1つを選択し、該選択された制御態様をもって前記回答的決定処理を実行する

技術的思想1に記載の遊技機。

#### 【0808】

また、上記技術的思想1に記載の遊技機にあって、上記決定処理実行手段は、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様として、複数の制御態様が記憶されている制御態様記憶手段を有しており、上記回答的決定処理の実行に際しては、上記頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて上記制御態様記憶手段にて記憶されている複数の制御態様のうちの1つを選択し、該選択された制御態様をもって上記回答的決定処理を実行するものであることが、上記頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させる上で望ましい。

#### 【0809】

（技術的思想3）

前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様には、第1の確率にて前記状態告知表示を行う旨決定される第1の制御態様と、前記第1の確率よりも高い第2の確率にて前記状態告知表示を行う旨決定される第2の制御態様とが含まれており、

前記決定処理実行手段は、

前記回答的決定処理の実行に際しては、前記頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度が所定の閾値よりも高いか否かを判断し、前記確認行為の頻度が所定の閾値より

も高いときに前記第2の制御態様をもって前記回答的決定処理を実行する  
技術的思想1または2に記載の遊技機。

【0810】

また、技術的思想1または2に記載の遊技機においては、技術的思想3に記載の遊技機  
によるように、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様には、第1の確率にて上記状  
態告知表示を行う旨決定される第1の制御態様と、上記第1の確率よりも高い第2の確率  
にて上記状態告知表示を行う旨決定される第2の制御態様とが含まれており、上記決定処  
理実行手段は、上記回答的決定処理の実行に際しては、上記頻度算出手段により算出され  
る上記確認行為の頻度が所定の閾値よりも高いか否かを判断し、上記確認行為の頻度が所  
定の閾値よりも高いときに上記第2の制御態様をもって上記回答的決定処理を実行するよ  
うにすることが、有限遊技状態が状態終了されていないことが熟練者から見て明らかであ  
るにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記状態告知表示の実行を促すかのよう  
な上記確認行為（儀式）を頻繁に実行した場合であっても、同儀式を行う者が小馬鹿にさ  
れるようなことを回避する上でより望ましい。すなわちこの場合、上述の確認行為を頻繁  
に行わない者よりも、上述の確認行為を頻繁に行う者のほうが、上記回答的決定処理にて  
上記状態告知表示を行う旨決定される決定確率が高くなる。このため、上記有限遊技状態  
に制御されている可能性があるか否かに関係なく上記確認行為を頻繁に行うことが、所定  
の操作（確認行為）によって内部の遊技状態を確認可能な手段としての機能を維持する上  
で重要な行為として位置づけされるようになる。

10

【0811】

なお、上記状態告知表示を行う旨決定される確率は、例えば、上記回答的決定処理にて  
上記状態告知表示を行うか否かについての抽選処理を行うことによって調整するほか、上  
記確認行為があったか否かの判断処理これ自体を行うか否かについての抽選処理を行うこ  
とによって調整してもよい。要は、上記状態告知表示を行う旨決定される確率が互いに異  
なるための処理が実行される複数の制御態様が用意されていればよい。また、上記第1の  
確率は上記第2の確率よりも低い確率であればよく、例えば「0%」であってもよい。ま  
た逆に、上記第2の確率は上記第1の確率よりも高い確率であればよく、例えば「100  
%」であってもよい。

20

【0812】

（技術的思想4）

複数の図柄が回転表示される回転表示ゲームが行われる図柄表示手段と、  
前記図柄表示手段における図柄の回転表示ゲームを開始させるスタート操作手段と、  
前記スタート操作手段の操作に基づいて当選役についての抽選を行う役抽選手段と、  
前記役抽選手段による抽選の結果に基づいて前記回転表示の停止にかかる制御を行う回  
転停止制御手段と、

30

前記回転表示が停止されたときの前記図柄の表示態様に基づいて、前記回転表示ゲーム  
の実行数が所定回数に達したことを契機に状態終了されうる有限遊技状態に制御可能な状  
態制御手段と、

所定の表示面にて演出表示を行う演出表示制御手段と、を備え、

前記有限遊技状態には、

40

リプレイ役の高い当選確率によって、遊技媒体の消費を抑制しつつ前記役抽選手段によ  
る抽選が実行可能とされる有利有限遊技状態、及び

前記有利有限遊技状態よりも前記リプレイ役の当選確率が低く設定されるとともに、前  
記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に秘密裏に状態終了される不利  
有限遊技状態が含まれており、

前記演出表示制御手段は、

前記不利有限遊技状態が秘密裏に状態終了されて以降の所定期間にあるとき、前記所定  
の表示面のうちの特定領域に対しての遊技者による確認行為があったことを契機に、前記  
不利有限遊技状態が状態終了された旨を遊技者に確信させる好機告知表示を行う旨決定可  
能な回答的決定処理を実行する決定処理実行手段、及び

50

前記決定処理実行手段による前記回答的決定処理にて前記好機告知表示を行う旨決定されたことに基づいて前記好機告知表示を実行する回答的表示実行手段

を有しており、

前記決定処理実行手段は、

前記特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度の高低に基づいて、前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させる

ことを特徴とする遊技機。

#### 【0813】

すなわち前述の通り、特定の遊技状態にひそかに制御される遊技機では、同遊技状態への秘密裏での移行制御があったときにのみ特定箇所が発光する特別演出が行われるような場合があり、このような遊技機を遊技する者の中には、上記特定箇所が発光することを願う特定の儀式を行うとともに、その結果、上記特定箇所が発光したときには当該儀式によるご利益があったとして自己満足する遊技手法（自己満足プレイ）を好んで行う者（内部制御の仕組みに疎い者）がいる。そして、このような自己満足プレイを好んで行う者の多くは、上記特定領域をやさしくなでてあげたり、擦ったりするような行為（儀式）、すなわち上記特定領域の発光を促すかのように当該領域を適度に刺激する支援行為を頻繁に行うことが確認されている。ただし、このような行為を行う者は、遊技機の内部制御の仕組みを熟知している者から小馬鹿にされるようなことがあり、その立場が尊重され難い実情にあることも前述した。

#### 【0814】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、ホール内に設置されている複数の遊技機のうち、遊技者に最も有利な遊技状態となっている遊技機はいずれの遊技機であるかが最大の関心事とされることが多い。また、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、遊技を一旦始めた後は、有利な遊技状態にあるか否かの確認よりも不利な遊技状態にあるか否かの確認を行うことのほうが遊技の成功を得る上で重要である。例えば、有利な遊技状態にあるときに状態確認を怠って遊技を継続したとしても、有利な遊技状態による享受が得られるだけで不利な状況とはなり難い。しかしながら、不利な遊技状態にあるときに状態確認を怠って遊技を継続してしまうと、不利な遊技状態による不利益のみが延々と付与されることとなる。したがって、こうした不利な状況に早く気付いて当該遊技を中止、あるいは別の遊技機にて遊技するようにしたほうが遊技リスクを低減させて成功を得る上で重要となってくる。

#### 【0815】

この点、上記構成ではまず、回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機として秘密裏に状態終了されうる有限遊技状態、より具体的にはリプレイ役の高い当選確率によって、遊技媒体の消費を抑制しつつ上記役抽選手段による抽選が実行可能とされる有利有限遊技状態や、有利有限遊技状態よりもリプレイ役の当選確率が低く設定されるとともに、上記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したときにはこれを契機に秘密裏に状態終了される不利有限遊技状態などに制御可能な状態制御手段を備えている。そして、このように経時的に状態終了されうる有限遊技状態を用意した上で、上記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機としてそれら有利有限遊技状態と不利有限遊技状態とのうちの不利な側の遊技状態が秘密裏に状態終了された以降の所定期間にあるときは、上記所定の表示面のうちの上記好機告知表示が行われる領域（特定領域）に対しての遊技者による確認行為があったか否かについての判断を行う。そしてこの結果、確認行為があった旨判断されたときは、上記不利有限遊技状態が状態終了されたことを遊技者に確信させる好機告知表示を行う旨決定可能な回答的決定処理を実行する（決定処理実行手段）。そして、該回答的決定処理にて上記状態告知表示を行う旨決定されたことに基づいて上記状態告知表示を実行するようにした（回答的表示実行手段）。

#### 【0816】

このような本願発明にかかる遊技機によれば、上記決定処理実行手段及び上記回答的表

示実行手段が、内部制御の仕組みを熟知している者と、上記好機告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う上記内部制御の仕組みに疎い者として、異なる機能をもった手段として位置づけされうるようになる。

#### 【0817】

すなわち、上記好機告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う遊技者（内部制御の仕組みに疎い者）にとっては、このような儀式にその実効性を付与する手段として機能するようになる。特に、このような自己満足プレイの実効頻度が高いほど、上記好機告知表示が高頻度にて行われて不利な遊技状態から開放されるようになることから、同プレイを行う者は、自らの儀式によって当該遊技機が上記好機告知表示を特別に行ってくれるかのような現実により自己満足し、これによって遊技興趣の向上が図られるようになる。また、こうした儀式にに応じてくれる当該遊技機への感謝から、各種の構成部品（例えばスタートレバーなど）への手荒な操作を行い難くなり、長持ちすることが期待できるようになる。

10

#### 【0818】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、回転表示ゲームの消化によって上記不利有限遊技状態がそろそろ状態終了されているかもしれない、といった感覚を受けた時などに別の遊技状態に既に移行制御されているか否かを所定の操作（確認行為）によって確認可能な手段として機能するようになる。このような遊技状態の確認を行う行為（確認行為）は、遊技者に不利な遊技状態となっているか否かを判断し、さらにはホール内の立ち回りを良くする上で重要であることから、熟練者の間では互いの能力値（内部制御の仕組みを熟知している度合い）をひそかに判断し合う基準ともなっている。つまり、こうした判断の結果、「あの人の能力値は高いから、有利な遊技状態にある遊技機を先に取られないように見張っておくべきだ」などといった牽制を互いにし合うことのほか、「あの人の能力値は低いから大丈夫」など、特定の人物を小馬鹿にするようなことも行われる。

20

#### 【0819】

この点、上記構成によれば、内部制御の仕組みを熟知している者が、内部制御の仕組みに疎い者による上述の儀式を見たとしても、遊技状態の確認を行う行為（確認行為）を行っているように見えるため、同儀式を行う者を小馬鹿にするようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。なお、こうした効果を実現する上では、上記表示面のうちの上記好機告知表示が行われる領域への所定の操作（確認行為）を指示することは行わないようにすることが望ましい。

30

#### 【0820】

ただし、このような特殊な遊技性が実現された遊技機であっても、内部制御の仕組みに疎い者が小馬鹿にされてしまう可能性は残ってしまう。すなわち周知の通り、上述の有限遊技状態が採用される遊技機では、例えば、

- ・有限遊技状態に移行制御されるときにしか現れない図柄の組み合わせが停止表示されたか否かについての判断。

40

- ・当該有限遊技状態にあるときに特定の当選役が当選される理論確率と、同当選役が実際に当選される実践確率との間にズレが生じているか否かについての判断。

等々、といった判断をしつつ遊技することが可能な者（熟練者）から見れば、当該有限遊技状態が状態終了されていないことを所定の条件下では読み取れる余地を残しておくことが多い。このため、熟練者から見て、不利有限遊技状態が状態終了されていないことが明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記好機告知表示の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行するような状況では、同遊技者が内部制御の仕組みに疎い者であるという事実が周囲に明るみになってしまう。そして、同遊技者が、こうした周囲の寒い雰囲気を感じとってしまった場合には、熟練者と同じような行為（確認行為）をしているのに自分だけ小馬鹿にされてしまう現実により虚無感を抱かせて

50

しまうことにもなりかねない。

#### 【0821】

この点、上記構成では、上記特定領域に対しての遊技者による確認行為が行われる頻度を算出する頻度算出手段を有し、該頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させるようにしている。すなわちこの場合、上述の確認行為を頻繁に行う者と、ほとんど行わない者との間で、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様が異なるようになるため、上述の確認行為が行われること、これ自体に技術的な意味が生じるようになる。

#### 【0822】

例えば、このような制御態様の相違によって、上述の確認行為を頻繁に行わないと、上記回答的決定処理にて上記好機告知表示を行う旨決定される決定確率が低くなってしまうようにした場合には、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、上記不利有限遊技状態に制御されている可能性があるか否かに関係なく上記確認行為を頻繁に行うことが、所定の操作（確認行為）によって内部の遊技状態を確認可能な手段としての機能を維持する上で重要な行為として位置づけされるようになる。これにより、不利有限遊技状態が状態終了されていないことが熟練者から見て明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記好機告知表示の実行を促すかのような上記確認行為（儀式）を頻繁に実行した場合であっても、同儀式を行う者が小馬鹿にされるようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知しているかのような知的な立場にて遊技可能となる。

#### 【0823】

ちなみに、上記構成にあって、不利有限遊技状態とは、例えば通常の遊技状態にて設定されているリプレイ確率からの変更が可能とされる特定遊技状態（リプレイタイム）などのことである。ただし、より具体的には、リプレイ確率が上記有利有限遊技状態よりも低いことはもとより、上記回転表示が停止されたときの上記図柄の表示態様にかかわらず上記有利有限遊技状態への移行制御が行われない点でも不利な遊技状態であることが望ましい。すなわちこの場合、不利有限遊技状態が状態終了して通常の遊技状態に移行制御されるようになれば、リプレイ確率の高い有利有限遊技状態への移行制御を期待できることから、こうした不利有限遊技状態を用意した遊技機においては、通常の遊技状態をチャンス遊技状態として位置付けることが可能となる。そして、通常の遊技状態に制御されていることを遊技者に確認させるだけの演出によって、特別な特典を付与せずとも遊技興趣の向上を図ることができるようになる。またこの場合、不利有限遊技状態でのリプレイ確率については、通常の遊技状態と同一、若しくは近似した確率に設定するようにすることが、通常の遊技状態から当該不利有限遊技状態への移行制御、及びその状態終了を秘密裏に行う上で望ましい。

#### 【0824】

なお、こうした効果を得る上では、不利有限遊技状態が秘密裏に状態終了して通常の遊技状態に制御されるとき、すなわち不利有限遊技状態が状態終了される前（不利有限遊技状態）とその後（通常の遊技状態）とで共通した演出を行うようにすることが重要である。すなわち、このように遊技状態が潜伏される遊技機では、上述の好機告知表示が行われない限り、不利有限遊技状態から通常の遊技状態に制御されたか否かを認識し難いことが多いことから、上述の確認行為を行うことに重要な意味が生まれる。ちなみに、通常の遊技状態から不利有限遊技状態に移行制御される前（通常の遊技状態）と後（不利有限遊技状態）とでも共通した演出が行われるようにすれば、不利有限遊技状態において行われた回転表示ゲームの実行数も把握困難とすることができるようになる。また、通常の遊技状態と不利有限遊技状態とで共通される演出は、通常の遊技状態であることを示唆する演出であってもよいし、不利有限遊技状態であることを示唆する演出であってもよい。要は、不利有限遊技状態との間での秘密裏での移行制御を行う前の遊技状態と後の遊技状態とで、単一の遊技状態にあることを示唆するものであればよい。

## 【0825】

(技術的思想5)

前記決定処理実行手段は、

前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様として、複数の制御態様が記憶されている制御態様記憶手段を有しており、

前記回答的決定処理の実行に際しては、前記頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度の高低に基づいて前記制御態様記憶手段にて記憶されている複数の制御態様のうちの1つを選択し、該選択された制御態様をもって前記回答的決定処理を実行する

技術的思想4に記載の遊技機。

## 【0826】

10

また、上記技術的思想4に記載の遊技機にあって、上記決定処理実行手段は、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様として、複数の制御態様が記憶されている制御態様記憶手段を有しており、上記回答的決定処理の実行に際しては、上記頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて上記制御態様記憶手段にて記憶されている複数の制御態様のうちの1つを選択し、該選択された制御態様をもって上記回答的決定処理を実行するものであることが、上記頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度の高低に基づいて、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様を変化させる上で望ましい。

## 【0827】

(技術的思想6)

20

前記回答的決定処理の実行にかかる制御態様には、第1の確率にて前記好機告知表示を行う旨決定される第1の制御態様と、前記第1の確率よりも高い第2の確率にて前記好機告知表示を行う旨決定される第2の制御態様とが含まれており、

前記決定処理実行手段は、

前記回答的決定処理の実行に際しては、前記頻度算出手段により算出される前記確認行為の頻度が所定の閾値よりも高いか否かを判断し、前記確認行為の頻度が所定の閾値よりも高いときに前記第2の制御態様をもって前記回答的決定処理を実行する

技術的思想4または5に記載の遊技機。

## 【0828】

また、技術的思想4または5に記載の遊技機においては、技術的思想6に記載の遊技機によるように、上記回答的決定処理の実行にかかる制御態様には、第1の確率にて上記好機告知表示を行う旨決定される第1の制御態様と、上記第1の確率よりも高い第2の確率にて上記好機告知表示を行う旨決定される第2の制御態様とが含まれており、上記決定処理実行手段は、上記回答的決定処理の実行に際しては、上記頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度が所定の閾値よりも高いか否かを判断し、上記確認行為の頻度が所定の閾値よりも高いときに上記第2の制御態様をもって上記回答的決定処理を実行することが、不利有限遊技状態が状態終了されていないことが熟練者から見て明らかであるにもかかわらず、内部制御の仕組みに疎い者が上記好機告知表示の実行を促すかのような上記確認行為(儀式)を頻繁に実行した場合であっても、同儀式を行う者が小馬鹿にされるようなことを回避する上でより望ましい。すなわちこの場合、上述の確認行為を頻繁に行わない者よりも、上述の確認行為を頻繁に行う者のほうが、上記回答的決定処理にて上記好機告知表示を行う旨決定される決定確率が高くなる。このため、上記不利有限遊技状態に制御されている可能性があるか否かに関係なく上記確認行為を頻繁に行うことが、所定の操作(確認行為)によって内部の遊技状態が不利な遊技状態であるかを確認可能な手段としての機能を維持する上で重要な行為として位置づけされるようになる。

30

40

## 【0829】

なお、上記好機告知表示を行う旨決定される確率は、例えば、上記回答的決定処理にて上記好機告知表示を行うか否かについての抽選処理を行うことによって調整するほか、上記確認行為があったか否かの判断処理これ自体を行うか否かについての抽選処理を行うことによって調整してもよい。要は、上記好機告知表示を行う旨決定される確率が互いに異

50

なるための処理が実行される複数の制御態様が用意されていればよい。また、上記第1の確率は上記第2の確率よりも低い確率であればよく、例えば「0%」であってもよい。また逆に、上記第2の確率は上記第1の確率よりも高い確率であればよく、例えば「100%」であってもよい。

#### 【0830】

(技術的思想7)

前記状態制御手段は、

前記不利有限遊技状態に制御されてからの前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したとき、前記回転表示が停止されたときの前記図柄の表示態様に応じて前記有利有限遊技状態への移行制御が実行可能とされるチャンス遊技状態に秘密裏に移行制御することによって、当該不利有限遊技状態を秘密裏に状態終了させるものである

10

技術的思想4～6のいずれか1つに記載の遊技機。

#### 【0831】

また、上記構成では、上記状態制御手段が、上記不利有限遊技状態に制御されてからの上記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したとき、上記回転表示が停止されたときの上記図柄の表示態様に応じて上記有利有限遊技状態への移行制御が実行可能とされるチャンス遊技状態に秘密裏に移行制御することによって、当該不利有限遊技状態を秘密裏に状態終了させるものであることが望ましい。なお、チャンス遊技状態は、上記有利有限遊技状態への移行制御が実行可能とされる点で上記不利有限遊技状態よりも有利なものであればよい。特に当該チャンス遊技状態として通常の遊技状態を採用すれば、特別な特典を付与せずとも遊技興趣の向上を図ることができるようになる。

20

#### 【0832】

ちなみに、チャンス遊技状態と有利有限遊技状態とでは、リプレイ確率についてはチャンス遊技状態のほうが低くなければならない。また、チャンス遊技状態と不利有限遊技状態とでは、それら状態にあるときに行われる演出やリプレイ確率が互いに同一、若しくは近似していることが望ましい。ただし、ボーナス抽選の確率は、チャンス遊技状態と有利有限遊技状態と不利有限遊技状態とでそれぞれ同一であることが望ましい。

#### 【0833】

(技術的思想8)

技術的思想7に記載の遊技機において、

前記不利有限遊技状態に制御されているときに、前記所定の表示面のうちの前記好機告知表示が行われる領域に対しての遊技者による確認行為があったときは、当該確認行為があってから所定の禁止期間だけ、前記回答的表示制御手段による前記好機告知表示の実行を禁止する回答禁止制御手段をさらに備える

30

ことを特徴とする遊技機。

#### 【0834】

ところで上述の通り、不利有限遊技状態が状態終了されたことをいち早く認識することは、遊技の成功を得る上で重要である。しかしながら、有利有限遊技状態への移行制御の可能性があるか否かについての状態情報をあえて開示せずに遊技進行が行われる上記技術的思想7に記載の遊技機においては、こうした遊技性を維持することが遊技興趣の低下を抑制する上で必要となってくる。すなわち、上述の確認行為を行うだけで上記状態情報がその都度開示されてしまうようなことがあれば、上記技術的思想7に記載の遊技機の遊技性が失われてしまい、これによって遊技興趣が逆に低下しかねない。

40

#### 【0835】

この点、上記構成では、不利有限遊技状態に制御されているときに、上記所定の表示面のうちの上記好機告知表示が行われる領域に対しての遊技者による確認行為があったときは、当該確認行為があってから所定の禁止期間だけ、上記回答的表示制御手段による上記好機告知表示の実行を禁止する回答禁止制御手段をさらに備えることとした。すなわちこの場合、内部の遊技状態がいずれの遊技状態であるのかをいち早く認識したい欲求に負けて、不利有限遊技状態に制御されているにもかかわらず上述の確認行為を安易に行ってし

50

まうと、その直後の禁止期間では、例えば図柄停止にかかる表示態様などに不利有限遊技状態が秘密裏に状態終了されたかもしれないという怪しさを見い出したとしても、上記不利有限遊技状態が状態終了されたことを確認することができなくなる。このため、遊技者としては、上述の確認行為を迂闊に行い難くなり、これによって同行為を行うべきか否かといった新たな遊技を遊技者に提供することができるようになる。

**【0836】**

なお、上記所定の禁止期間は、予め定められている一定の期間であってもよいし、適宜の演算処理によって複数の期間の中から決定された特定の期間であってもよい。

**【0837】**

ただし、この技術的思想8に記載の構成を採用する場合には、上記頻度算出手段により算出される上記確認行為の頻度に基づく上述した思想と相反する可能性がある。したがって、技術的思想8に記載の構成を採用したときの上記頻度算出手段としては、例えば、複数回の回転表示ゲームが行われる期間内に行われた上記確認行為の回数に基づいて上記頻度を算出（長期間から見たときの頻度算出）するのではなく、1回の回転表示ゲームが行われる期間内に行われた上記確認行為の回数に基づいて上記頻度を算出（短期間から見たときの頻度算出）するなど、比較的短時間内にどれだけ確認行為が繰り返し行われたかを判定する手段（例えば、擦り度合いの判定手段など）として機能するものである必要がある。

**【0838】**

（技術的思想9）

前記回答禁止制御手段により前記好機告知表示の実行が禁止される前記所定の禁止期間は、前記状態制御手段により前記チャンス遊技状態に移行制御されてから当該チャンス遊技状態が状態終了するまでの平均期間よりも若干だけ短い期間である

技術的思想8に記載の遊技機。

**【0839】**

なお、上記技術的思想8に記載の遊技機においては、回答禁止制御手段により上記好機告知表示の実行が禁止される上記所定の禁止期間は、上記状態制御手段により上記チャンス遊技状態に移行制御されてから当該チャンス遊技状態が状態終了するまでの平均期間よりも若干だけ短い期間であることが望ましい。なお、若干だけ短い期間とは、上記回答的表示制御手段による上記好機告知表示が1度は実行可能とされる機会が確保される程度の期間である。すなわちこの場合、上記回答的表示制御手段による上記好機告知表示が行われうる機会が積極的に考えれば少なくとも1度は確保され、消極的に考えれば1度だけしか確保されないことから、上記確認行為を行うときの期待感が好適に維持されるとともに、その確認行為に慎重さを持つことを遊技者に強く意識させることができるようになる。

**【0840】**

そして、このような禁止期間としてのより具体的な例としては、上記チャンス遊技状態に移行制御されてから当該チャンス遊技状態が状態終了するまでの平均期間（有利有限遊技状態や不利有限遊技状態への移行確率、及びボーナス抽選の確率などから算出される期間）の「80%」の期間（より好ましくは「90%」の期間）よりも長く、且つ同平均期間よりも短い期間を採用するようにすることが望ましい。

**【0841】**

（技術的思想10）

前記回答的表示制御手段は、

前記所定の表示面のうちの前記好機告知表示が行われる領域に対しての遊技者による確認行為があったか否かを判断する確認行為判断手段を有し、該確認行為判断手段により前記確認行為があった旨判断されたことを契機に前記好機告知表示を行うものである

技術的思想4～9のいずれか1つに記載の遊技機。

**【0842】**

また、技術的思想4～9のいずれか1つに記載の遊技機において、技術的思想10に記載の遊技機では、上記回答的表示制御手段は、上記所定の表示面のうちの上記好機告知表

10

20

30

40

50

示が行われる領域に対しての遊技者による確認行為があったか否かを判断する確認行為判断手段を有し、該確認行為判断手段により上記確認行為があった旨判断されたことを契機に、上記好機告知表示を行うようにしている。なお、このような確認行為判断手段としては、上記所定の表示面のうちの上記好機告知表示が行われる領域に対する接触行為を例えば圧力等によって判断し、その判断結果に基づいて上記支援行為があったか否かを判定する接触センサ型の手段のほか、上記所定の表示面のうちの上記好機告知表示が行われる領域への操作を同領域の前方にて設けられる光センサ等からの情報に基づいて判断する非接触センサ型の手段などであってもよい。

#### 【0843】

(技術的思想11)

複数の図柄が回転表示される回転表示ゲームが行われる図柄表示手段と、  
前記図柄表示手段における図柄の回転表示ゲームを開始させるスタート操作手段と、  
前記スタート操作手段の操作に基づいて当選役についての抽選を行う役抽選手段と、  
前記役抽選手段による抽選の結果に基づいて前記回転表示の停止にかかる制御を行う回転停止制御手段と、

前記回転表示が停止されたときの前記図柄の表示態様に基づいて、前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に状態終了されうる有限遊技状態に制御可能な状態制御手段と、

所定の表示面にて演出表示を行う演出表示制御手段と、を備え、

前記有限遊技状態には、

リプレイ役の高い当選確率によって、遊技媒体の消費を抑制しつつ前記役抽選手段による抽選が実行可能とされる有利有限遊技状態、及び

前記有利有限遊技状態よりも前記リプレイ役の当選確率が低く設定されるとともに、前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に秘密裏に状態終了される不利有限遊技状態が含まれており、

前記演出表示制御手段は、

前記回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に前記不利有限遊技状態が秘密裏に状態終了されて以降の所定期間、前記所定の表示面のうちの特定期間に対しての遊技者による確認行為があったことを契機に、前記不利有限遊技状態が状態終了された旨を遊技者に確信させる好機告知表示を前記特定期間にて実行可能な回答的表示制御手段

を有することを特徴とする遊技機。

#### 【0844】

すなわち前述の通り、特定の遊技状態にひそかに制御される遊技機では、同制御が行われているときにのみ特定箇所が発光するなどの表示(100%演出)が行われる場合があり、こうした遊技機を遊技する者の中には、上記特定箇所が点灯することを願う特定の儀式を行うとともに、その結果、上記特定箇所が点灯したときには当該儀式によるご利益があったとして自己満足する遊技手法(自己満足プレイ)を好んで行う者(内部制御の仕組みに疎い者)がいる。そして、このような自己満足プレイを好んで行う者の多くは、上記所定の表示面のうちの上記表示が行われる領域をやさしくなでてあげたり、擦ったりするような行為(儀式)、すなわち上記表示の実行を促すかのように同領域を適度に刺激する行為(儀式)を頻繁に行うことが確認されている。ただし、このような行為を行う者は、遊技機の内部制御の仕組みを熟知している者から小馬鹿にされるようなことがあり、その立場が尊重され難い実情にあることも前述した。

#### 【0845】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、ホール内に設置されている複数の遊技機のうち、遊技者に最も有利な遊技状態となっている遊技機はいずれの遊技機であるかが最大の関心事とされることが多い。また、内部制御の仕組みを熟知している者にとっては、遊技を一旦始めた後は、有利な遊技状態にあるか否かの確認よりも不利な遊技状態にあるか否かの確認を行うことのほうが遊技の成功を得る上で重要である。例えば、有利な遊技状態にあるときに状態確認を怠って遊技を継続したとしても、有利な遊技

状態による享受が得られるだけで不利な状況とはなり難い。しかしながら、不利な遊技状態にあるときに状態確認を怠って遊技を継続してしまうと、不利な遊技状態による不利益のみが延々と付与されることとなる。したがって、こうした不利な状況に早く気付いて当該遊技を中止、あるいは別の遊技機にて遊技するようにしたほうが遊技の成功を得る上で重要となってくる。

#### 【0846】

この点、上記構成ではまず、回転表示ゲームの実行数が所定回数に達したことを契機に状態終了されうる有限遊技状態、より具体的にはリプレイ役の高い当選確率によって、遊技媒体の消費を抑制しつつ上記役抽選手段による抽選が実行可能とされる有利有限遊技状態や、有利有限遊技状態よりもリプレイ役の当選確率が低く設定されるとともに、上記回

10

#### 【0847】

このような本願発明にかかる遊技機によれば、上記回答的表示制御手段が、内部制御の仕組みを熟知している者と、上記好機告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度

20

#### 【0848】

すなわち、上記好機告知表示の実行を促すかのように上記領域を適度に刺激する行為（儀式）を頻繁に行う遊技者（内部制御の仕組みに疎い者）にとっては、このような儀式にその実効性を付与する手段として機能するようになる。特に、このような自己満足プレイの実効頻度が高いほど、上記好機告知表示が高頻度にて行われて不利な遊技状態から開放されるようになることから、同プレイを行う者は、自らの儀式によって当該遊技機が上記好機告知表示を特別に行ってくれるかのような現実

30

#### 【0849】

これに対し、内部制御の仕組みを熟知している者（熟練者）にとっては、回転表示ゲームの消化によって上記不利有限遊技状態がそろそろ状態終了されているかもしれない、といった感覚を受けた時などに別の遊技状態に既に移行制御されているか否かを所定の操作（確認行為）によって確認可能な手段として機能するようになる。このような遊技状態の確認を行う行為（確認行為）は、遊技者に不利な遊技状態となっているか否かを判断し、さらにはホール内の立ち回りを良くする上で重要であることから、熟練者の間では互いの能力値（内部制御の仕組みを熟知している度合い）をひそかに判断し合う基準ともなっ

40

#### 【0850】

この点、上記構成によれば、内部制御の仕組みを熟知している者が、内部制御の仕組みに疎い者による上述の儀式を見たとしても、遊技状態の確認を行う行為（確認行為）を行っているように見えるため、同儀式を行う者を小馬鹿にするようなことは回避されるようになる。そればかりか、内部制御の仕組みを熟知した上での知的な行為であると錯覚する場合もあり、これによって内部制御の仕組みに疎い者であっても、同仕組みを熟知してい

50

るかのような知的な立場にて遊技可能となる。なお、こうした効果を実現する上では、上記表示面のうちの上記好機告知表示が行われる領域への所定の操作（確認行為）を指示することは行わないようにすることが望ましい。

【0851】

ただし、上記構成にあって、不利有限遊技状態とは、リプレイ確率が低いことはもとより、上記回転表示が停止された時の上記図柄の表示態様にかかわらず上記有利有限遊技状態への移行制御が行われない点でも不利な遊技状態であることが望ましい。すなわちこの場合、不利有限遊技状態が状態終了して通常の遊技状態に移行制御されるようになれば、リプレイ確率の高い有利有限遊技状態への移行制御を期待できることから、こうした不利有限遊技状態を用意した遊技機においては、通常の遊技状態をチャンス遊技状態として位置付けることが可能となる。そして、通常の遊技状態に制御されていることを遊技者に確認させるだけの演出によって、特別な特典を付与せずとも遊技興趣の向上を図ることができるようになる。

【0852】

なお、こうした効果を得る上では、不利有限遊技状態が秘密裏に状態終了して通常の遊技状態に制御されるとき、すなわち不利有限遊技状態が状態終了される前（不利有限遊技状態）とその後（通常の遊技状態）とで共通した演出を行うようにすることが重要である。すなわち、このように遊技状態が潜伏される遊技機では、上述の好機告知表示が行われない限り、不利有限遊技状態から通常の遊技状態に制御されたか否かを認識し難いことが多いことから、上述の確認行為を行うことに重要な意味が生まれる。ちなみに、通常の遊技状態から不利有限遊技状態に移行制御される前（通常の遊技状態）と後（不利有限遊技状態）とでも共通した演出が行われるようにすれば、不利有限遊技状態において行われた回転表示ゲームの実行数も把握困難とすることができるようになる。また、通常の遊技状態と不利有限遊技状態とで共通される演出は、通常の遊技状態であることを示唆する演出であってもよいし、不利有限遊技状態であることを示唆する演出であってもよい。要は、単一の遊技状態にあることを示唆するものであればよい。

【図面の簡単な説明】

【0853】

【図1】スロットマシンの分解斜視図である。

【図2】スロットマシンを前方右上から見た斜視図である。

【図3】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図である。

【図4】（a）はコネクタ部分の横断面拡大図を示す図であり、（b）はコネクタホルダーを移動させた状態を示す横断面拡大図である。

【図5】前面開閉部材を開放した状態の遊技ユニットを前方右上から見た斜視図である。

【図6】遊技ユニットの分解斜視図である。

【図7】遊技ユニットを後方右上から見た斜視図である。

【図8】（a）、（b）はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図である。

【図9】配線中継部材の分解斜視図である。

【図10】配線中継部材のカバー体を省略した正面図である。

【図11】コネクタホルダーからコネクタを分解した状態を示す分解斜視図である。

【図12】コネクタホルダーからコネクタを分解した状態を示す分解斜視図である。

【図13】コネクタホルダーを後方左下から見た斜視図である。

【図14】コネクタ部分の縦断面拡大図である。

【図15】コネクタ部分を移動させた状態を示す縦断面拡大図である。

【図16】（a）はコネクタの連結保持状態を示す斜視図、（b）はその際用いられる結束バンドの斜視図である。

【図17】コネクタの連結保持状態を示す縦断面拡大図である。

【図18】前面開閉部材及び演出表示装置を分解した状態を前方右上から見た斜視図である。

- 【図 1 9】 前面開閉部材を前方右上から見た拡大斜視図である。
- 【図 2 0】 前面開閉部材及び演出表示装置を組合せた状態の縦断面図及び金具の斜視図である。
- 【図 2 1】 図柄変動表示装置を前方右上から見た斜視図である。
- 【図 2 2】 図柄変動表示装置を後方右上から見た斜視図である。
- 【図 2 3】 図柄変動表示装置の分解斜視図である。
- 【図 2 4】 リールを分解した状態を前方右上から見た分解斜視図である。
- 【図 2 5】 リールを分解した状態を前方左上から見た分解斜視図である。
- 【図 2 6】 ケース部材を止めるストッパーの斜視図である。
- 【図 2 7】 他の形態を示すストッパーの斜視図である。 10
- 【図 2 8】 ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。
- 【図 2 9】 ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。
- 【図 3 0】 メダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図である。
- 【図 3 1】 図 3 0 の分解斜視図である。
- 【図 3 2】 スロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図である。
- 【図 3 3】 電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図である。
- 【図 3 4】 電源装置を前方左下から見た斜視図である。
- 【図 3 5】 他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図である。
- 【図 3 6】 透明板を装着した扉形前面部材の要部断面図である。
- 【図 3 7】 ヒンジ金具の分解・組み立て斜視図である。 20
- 【図 3 8】 ヒンジ金具の連鎖を示す線図である。
- 【図 3 9】 扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
- 【図 4 0】 開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
- 【図 4 1】 扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図である。
- 【図 4 2】 (a) は連結具を縦方向に切断した断面斜視図であり、(b) は連結具の突出状態を示す断面斜視図である。
- 【図 4 3】 他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図である。
- 【図 4 4】 図 4 3 の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図である。
- 【図 4 5】 (a) , (b) は連結具の作動状態を示す斜視図である。
- 【図 4 6】 連結具における要部の構成を示す斜視図である。 30
- 【図 4 7】 連結具の分解斜視図である。
- 【図 4 8】 連結具を裏側から見た背面図である。
- 【図 4 9】 (a) , (b) は連結具の作動状態を示す図 4 8 の A - A 線相当断面図である。
- 【図 5 0】 遊技ユニット側に配備された主制御基板及び本体側に配備された主中継基板のブロック図である。
- 【図 5 1】 遊技ユニットに配備された主制御基板及び周辺制御基板のブロック図である。
- 【図 5 2】 遊技ユニット側に配備された周辺制御基板及び本体側に配備された周辺中継基板のブロック図である。
- 【図 5 3】 配線中継部材に収納される主中継基板及び周辺中継基板の正面図である。 40
- 【図 5 4】 主中継基板のコネクタ C N 1、C N 4、C N 5、C N 6 及び C N 7 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である
- 【図 5 5】 主中継基板のコネクタ C N 3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 5 6】 主中継基板のコネクタ C N 2 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 5 7】 主制御基板のコネクタ C N 1 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 5 8】 周辺制御基板のコネクタ C N 3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板のコネクタ C N 1 のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中 50

継基板のコネクタC N 2並びにコネクタC N 3のピン数及び各ピンによって伝達される信号とを示す図である。

【図59】スロットマシンの扉形前面部材の裏面図である。

【図60】扉基板収納ケースの斜視図である。

【図61】扉装飾駆動基板の簡易的な回路図である。

【図62】シリアルデータの出力シーケンスの一例を示すタイミングチャートである。

【図63】各リールに付されたそれぞれのリール帯に表記された図柄列を平面的に展開した状態を示すである。

【図64】図柄表示窓を中心として、装飾部材を部分的に拡大したところを示している図である。

10

【図65】本実施形態のスロットマシンの有効ラインを説明するための図である。

【図66】スロットマシンの各当選役と対応する図柄の組み合わせ及びその特典を示したものである。

【図67】スロットマシンにおける基本的な1ゲームの処理手順を一通り示している図である。

【図68】始動処理で行われる各処理を具体的に示した図である。

【図69】スロットマシンの全ての当選役についての当たり値と内部抽選確率を具体的に示した図である。

【図70】スロットマシンの全ての当選役についての当たり値と内部抽選確率を具体的に示した図である。

20

【図71】「テーブル方式」によるリール停止処理の内容を示す図である。

【図72】判定処理の内容を示すフローチャートである。

【図73】B Bゲーム開始処理の内容を示すフローチャートである。

【図74】B Bゲーム終了判定処理の内容を示すフローチャートである。

【図75】R Bゲーム開始処理開始処理の内容を示すフローチャートである。

【図76】R Bゲーム終了判定処理の内容を示すフローチャートである。

【図77】R T降格判定処理の内容を示すフローチャートである。

【図78】R T昇格判定処理の内容を示すフローチャートである。

【図79】R Tゲーム開始処理の内容を示すフローチャートである。

【図80】R Tゲーム終了判定処理の内容を示すフローチャートである。

30

【図81】各ステージにおける演出画像の一例を示す図であり、(a)が第1ステージの演出画像の一例を示す図、(b)が第2ステージの演出画像の一例を示す図、(c)が第3ステージの演出画像の一例を示す図、(d)が第4ステージの演出画像の一例を示す図である。

【図82】(a)、(b)は特別ステージの演出画像の一例を示す図である。

【図83】ベット数表示メータを示す図である。

【図84】ボーナス期待度表示メータを示す図である。

【符号の説明】

【0854】

1 スロットマシン

40

50 遊技ユニット

80 連結具

100 外本体

101 底板

102 側板

103 天板

104 背板

105 仕切板

106 突段部

107 取付片

50

|         |            |    |
|---------|------------|----|
| 1 0 8   | 取付片        |    |
| 1 0 9   | 開口         |    |
| 1 1 0   | メダル放出装置    |    |
| 1 1 1   | メダル用補助収納箱  |    |
| 1 1 3   | 配線中継部材     |    |
| 1 1 4   | ボス孔        |    |
| 1 1 5   | レール部材      |    |
| 1 1 6   | レール部材      |    |
| 1 1 7   | ストッパー      |    |
| 1 1 7   | ストッパー      | 10 |
| 1 1 8   | 取付具        |    |
| 1 1 9   | 本体側配線類     |    |
| 1 2 0   | 取付板        |    |
| 1 2 1   | カバー体       |    |
| 1 2 2   | 主中継基板      |    |
| 1 2 2   | 主中継基板      |    |
| 1 2 3   | 周辺中継基板     |    |
| 1 2 4   | コネクタ       |    |
| 1 2 5   | コネクタ       |    |
| 1 2 6   | 開口         | 20 |
| 1 2 8   | 支持筒        |    |
| 1 2 9   | 配線ダクト      |    |
| 1 3 1   | 外部中継端子板    |    |
| 1 3 2   | 貫通孔        |    |
| 1 3 3   | 通気口        |    |
| 1 3 4 a | 透孔         |    |
| 2 0 0   | 扉形前面部材     |    |
| 2 0 1   | メダル用受皿     |    |
| 2 0 2   | 操作部        |    |
| 2 0 3   | 投入口        | 30 |
| 2 0 5   | ベットボタン     |    |
| 2 0 6   | ベットボタン     |    |
| 2 0 7   | メダルセレクタ    |    |
| 2 0 8   | メダル返却ボタン   |    |
| 2 0 9   | 貯留メダル解除ボタン |    |
| 2 1 0   | 始動レバー      |    |
| 2 1 1   | リール停止ボタン   |    |
| 2 1 2   | メダル樋       |    |
| 2 1 3   | 返却樋        |    |
| 2 1 4   | 透視窓        | 40 |
| 2 1 5   | 錠装置        |    |
| 2 1 6   | 額フレーム      |    |
| 2 1 7   | 発光ユニット     |    |
| 2 1 9   | 凹溝         |    |
| 2 2 0   | 対扉開放検知スイッチ |    |
| 2 2 0   | 扉開放検出スイッチ  |    |
| 2 2 0   | 扉開放検知スイッチ  |    |
| 2 2 1   | 低音スピーカ     |    |
| 2 3 0   | 意匠板        |    |
| 3 0 0   | 前記図柄変動表示装置 | 50 |


|         |              |    |
|---------|--------------|----|
| 3 0 1 a | リール          |    |
| 3 0 1 b | リール          |    |
| 3 0 1 c | リール          |    |
| 3 0 2   | 装置ケース        |    |
| 3 0 4   | 底部板          |    |
| 3 0 5   | 天部板          |    |
| 3 0 6   | 右側板          |    |
| 3 0 7   | 左側板          |    |
| 3 0 8   | 後部板          |    |
| 3 0 9   | カバー体         | 10 |
| 3 1 0   | 枠部           |    |
| 3 1 1   | 区画部          |    |
| 3 1 2   | 取付孔          |    |
| 3 1 4   | 基板ケース        |    |
| 3 1 5   | リール主中継基板     |    |
| 3 1 8   | バックライト中継基板   |    |
| 3 2 0   | モータ取付板       |    |
| 3 2 1   | リールモータ       |    |
| 3 2 1 a | 左リールモータ      |    |
| 3 2 1 b | 中リールモータ      | 20 |
| 3 2 1 c | 右リールモータ      |    |
| 3 2 2   | バックライト       |    |
| 3 3 0   | 側面部材         |    |
| 3 3 0 b | 円形収容部        |    |
| 3 3 0 c | 回転防止突部       |    |
| 3 3 0 a | 貫通孔          |    |
| 3 3 1   | 遮光片          |    |
| 3 3 3   | スリット         |    |
| 3 5 1 a | リール帯         |    |
| 3 5 1 b | リール帯         | 30 |
| 3 5 1 c | リール帯         |    |
| 4 0 0   | ケース部材        |    |
| 4 0 1   | 開口部          |    |
| 4 0 2   | 補強枠          |    |
| 4 0 3   | 底板           |    |
| 4 2 8   | コネクタホルダー     |    |
| 4 2 9   | ホルダー主体       |    |
| 4 2 9 a | 受筒           |    |
| 4 3 0   | 透孔           |    |
| 4 3 1   | 取着片          | 40 |
| 4 3 2   | ボタン形パネルファスナー |    |
| 4 3 3   | ベンチ部         |    |
| 4 3 4   | ベンチ側板        |    |
| 4 3 5   | 爪片           |    |
| 4 3 6   | 指掛部          |    |
| 4 4 1   | 機能分離中継端子板    |    |
| 4 4 2   | 係止孔          |    |
| 4 4 3   | 天窓部          |    |
| 4 4 4   | 補強帯          |    |
| 4 5 0   | 遊技状態表示基板     | 50 |

|         |           |    |
|---------|-----------|----|
| 4 5 2   | ユニット側ガイド部 |    |
| 4 5 3   | 本体側ガイド部   |    |
| 4 5 4   | 結束バンド     |    |
| 4 5 5   | バンド部      |    |
| 4 5 6   | 頭部        |    |
| 4 5 7   | 係止爪       |    |
| 4 5 8   | ロゴ表示部     |    |
| 4 6 0   | ユニット側透孔   |    |
| 4 6 0 a | 溝部        |    |
| 4 6 0 b | 貫通孔       | 10 |
| 4 6 1   | 本体側透孔     |    |
| 4 6 2   | 突出部       |    |
| 4 6 3   | 穴部        |    |
| 4 6 4   | 穴部形成部材    |    |
| 4 6 5   | 進入ガイド部    |    |
| 4 6 6   | 送出ガイド部    |    |
| 4 6 7   | 誘導面       |    |
| 4 6 8   | 堤部        |    |
| 4 6 9   | ネジ        |    |
| 4 6 9 a | 遊孔        | 20 |
| 5 0 0 c | 制動部材      |    |
| 5 0 0 b | 収容部       |    |
| 5 0 0   | 画像表示体     |    |
| 5 0 0 s | 破線領域      |    |
| 5 0 1   | 前面開閉部材    |    |
| 5 0 2 a | 照明装置      |    |
| 5 0 2 b | 反射部材      |    |
| 5 0 8   | 受部        |    |
| 5 0 9   | 係合部       |    |
| 5 0 9   | 符号        | 30 |
| 5 1 0   | 周辺制御基板    |    |
| 5 1 2   | スピーカ      |    |
| 5 1 5   | 収容部       |    |
| 5 1 5 a | 周壁        |    |
| 5 1 6   | 開口部       |    |
| 5 2 0   | 開口部       |    |
| 5 2 1   | 金属板       |    |
| 5 2 2   | 金具        |    |
| 5 2 3   | 前側部分      |    |
| 5 2 4   | 受止部       | 40 |
| 5 2 5   | 後側部分      |    |
| 5 2 6   | 透孔        |    |
| 5 2 7   | アース線      |    |
| 5 2 8   | 形端子       |    |
| 5 2 9   | ネジ孔       |    |
| 5 3 0   | 雄ネジ       |    |
| 5 5 0   | 凹凸面       |    |
| 5 5 1   | 基板ケースユニット |    |
| 5 5 2   | 基板ケース下部   |    |
| 5 5 3   | 基板ケース上部   | 50 |


|         |                   |    |
|---------|-------------------|----|
| 5 5 4   | 小基板ケース            |    |
| 5 9 0   | 演出表示装置            |    |
| 5 9 1 a | 図柄表示窓             |    |
| 5 9 1   | 表示パネル             |    |
| 5 9 1 a | 開口部               |    |
| 5 9 2   | 液晶インバータ基板         |    |
| 5 9 3   | ファンモータ            |    |
| 5 9 4   | パネル装飾中継基板         |    |
| 5 9 5   | 基板                |    |
| 6 0 3   | ビス                | 10 |
| 6 0 4   | エラーランプ            |    |
| 6 0 5   | ランプ               |    |
| 6 0 6   | リプレイランプ           |    |
| 6 0 8   | スタートランプ           |    |
| 6 1 0   | ランプ               |    |
| 6 1 4   | ランプ               |    |
| 7 0 0   | 連結具               |    |
| 8 0 1 c | 開口部               |    |
| 8 0 5   | 揺動規制部             |    |
| 8 2 0   | 伸縮アーム             | 20 |
| 8 5 0   | 主扉中継基板            |    |
| 8 5 1   | メダルセレクタ用接続コネクタ    |    |
| 8 5 2   | 貯留メダル精算ボタン用接続コネクタ |    |
| 8 5 3   | ベットボタン用接続コネクタ     |    |
| 8 5 4   | ベットボタン用接続コネクタ     |    |
| 8 5 5   | 始動レバー用接続コネクタ      |    |
| 8 5 6   | リール停止ボタン用接続コネクタ   |    |
| 8 5 7   | エラー解除スイッチ用接続コネクタ  |    |
| 8 5 8   | 対本体接続コネクタ部材       |    |
| 8 5 9   | 対本体接続コネクタ部材       | 30 |
| 8 6 0   | 扉装飾駆動基板           |    |
| 8 6 1   | トップ装飾基板用接続コネクタ    |    |
| 8 6 2   | 左上装飾基板用接続コネクタ     |    |
| 8 6 3   | 左下装飾基板用接続コネクタ     |    |
| 8 6 4   | 右上装飾基板用接続コネクタ     |    |
| 8 6 5   | 右下装飾基板用接続コネクタ     |    |
| 8 6 6   | 下パネル照明点灯基板用接続コネクタ |    |
| 8 6 7   | スピーカ用接続コネクタ       |    |
| 8 6 8   | スピーカ用接続コネクタ       |    |
| 8 6 9   | 圧力判断基板用接続コネクタ     | 40 |
| 8 7 1   | トップ装飾基板           |    |
| 8 7 2   | 左上装飾基板            |    |
| 8 7 3   | 左下装飾基板            |    |
| 8 7 4   | 右上装飾基板            |    |
| 8 7 5   | 右下装飾基板            |    |
| 8 7 6   | 下パネル照明点灯基板        |    |
| 8 7 7   | 下パネル照明            |    |
| 8 7 8   | 圧力判断基板            |    |
| 9 0 0   | 扉基板収納ケース          |    |
| 9 0 1   | 扉装飾駆動基板収納部分       | 50 |

9 0 2 主扉中継基板収納部分  
9 0 3 収納ケースカバー  
9 0 3 符号  
9 1 0 コネクタ  
9 2 0 コネクタ


【图 1】





【図 2】




【図 3】



【図 4】




【図 5】







【図 7】




【图 8】




【図 9】




【図10】



【図 11】




【図 12】






【図 14】




【図 15】




【図16】


(a)




(b)




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 23】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 3 2】




【図 3 3】




【図 34】




【図 3 5】




【図 3 6】




【図 37】




【図 38】



【図 39】




【図 40】




- 100...外本体
- 200...扉形前面部材
- 400...ケース部材
- 500...画像表示体
- 700...連結具

【図 4 1】




【図 4 2】


(a)




(b)



【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】


(a)




(b)




【図 4 6】



【図 47】




【図 48】




【図 49】


(a)




(b)




【図 50】




【図 5 1】



【図 5 2】




【図 5 3】




【図 5 4】

主中継基板 1 2 2




【図 5 5】




【図 5 6】

主中継基板 1 2 2 の CN 2 の 6 4 ピン




【図 57】


主制御基板409のCN1の64ピン




【図 58】




【図 59】




【図60】




【図 61】




【図 6 2】



【図 6 3】



【図 6 4】



【図 6 5】

(a)

| 第1リール | 第2リール | 第3リール |
|-------|-------|-------|
| 上段    |       |       |
|       | 中段    |       |
|       |       | 下段    |

623b

(b)

| 第1リール | 第2リール | 第3リール |
|-------|-------|-------|
|       |       | 上段    |
|       | 中段    |       |
| 下段    |       |       |

623a

(c)

| 第1リール | 第2リール | 第3リール |
|-------|-------|-------|
| 上段    |       | 上段    |
|       | 中段    |       |
|       |       |       |

624a

(d)


| 第1リール | 第2リール | 第3リール |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |
|       | 中段    |       |
| 下段    |       | 下段    |

624b


【図 6 6】

| 図柄組み合わせ |     |     | 払出枚数  | 役      |
|---------|-----|-----|-------|--------|
| 赤7      | 赤7  | 赤7  | 0     | BB     |
| 赤7      | 赤7  | 白7  | 0     | RB     |
| M子      | T子  | M子  | 5     | ベル1    |
| M子      | I 男 | M子  | 5     | ベル2    |
| E男      | I 男 | E男  | 9     | スイカ    |
| H男      | I 男 | H男  | 再遊技   | RP1    |
| H男      | T子  | H男  | 再遊技   | RP2    |
| ANY     | M男  | ANY | 3(12) | チェリー   |
| E男      | T子  | E男  | 15    | ボーナス専用 |

【図 67】



【図 68】



| 乱数値0～16383 | 当選役        | ベル1               | スイカ               | チェリー<br>+スイカ      | ベル2               | RP1               | ベル1<br>+BB        | スイカ<br>+BB        | チェリー<br>+スイカ<br>+BB | ベル2<br>+BB        | RP1<br>+BB        | RP2<br>+BB        | BB                | ベル1<br>+RB        | スイカ<br>+RB        | チェリー<br>+スイカ<br>+RB | ベル2<br>+RB         | RP1<br>+RB         | RP2<br>+RB         | ボーナス<br>専用         | ハズレ                |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 通常         | 0～<br>3799 | 3800<br>～<br>3999 | 4000<br>～<br>4099 | 4100<br>～<br>4499 | 4500<br>～<br>5599 | 5600<br>～<br>6899 | 6900<br>～<br>6905 | 6906<br>～<br>6925 | 6926<br>～<br>6965   | 6966<br>～<br>6973 | 6974<br>～<br>6975 | 6976<br>～<br>6977 | 6978<br>～<br>6979 | 6980<br>～<br>6981 | 6982<br>～<br>6983 | 6984<br>～<br>16383  | 6985<br>～<br>16383 | 6986<br>～<br>16383 | 6987<br>～<br>16383 | 6988<br>～<br>16383 | 6989<br>～<br>16383 |

(9)

[illegible]

(c)

| 乱数値0～16383 |            |                   |                   |                   |      |     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |                     |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| RT2        | 当選役        | ベル1               | スイカ               | チェリー<br>+スイカ      | ベル2  | RP1 | RP2                 | ベル1<br>+BB          | スイカ<br>+BB          | チェリー<br>+スイカ<br>+BB | ベル2<br>+BB          | RP1<br>+BB          | RP2<br>+BB          | ベル1<br>+RB          | スイカ<br>+RB          | チェリー<br>+スイカ<br>+RB | ベル2<br>+RB          | RP1<br>+RB          | RP2<br>+RB          | RB                  | ボーナス<br>専用 | ハズレ                 |
|            | 0～<br>3799 | 3800<br>～<br>3999 | 4000<br>～<br>4099 | 4100<br>～<br>4499 | 4500 | —   | 15500<br>～<br>15505 | 15506<br>～<br>15525 | 15526<br>～<br>15565 | 15566<br>～<br>15573 | 15574<br>～<br>15583 | 15575<br>～<br>15579 | 15577<br>～<br>15582 | 15577<br>～<br>15582 | 15578<br>～<br>15583 | 15579<br>～<br>15584 | 15580<br>～<br>15585 | 15581<br>～<br>15586 | 15582<br>～<br>15587 | 15583<br>～<br>15588 | —          | 15584<br>～<br>16383 |

(d)

[illegible]

【図 70】

(a)

| 乱数値0～16383 |      |            |                   |                   |                   |                    |     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |    |            |     |
|------------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|----|------------|-----|
| RT4        | 当選役  | ベル1        | スイカ               | チェリー<br>+スイカ      | ベル2               | RP1                | RP2 | ベル1<br>+BB          | スイカ<br>+BB          | チェリー<br>+スイカ<br>+BB | ベル2<br>+BB          | RP1<br>+BB          | RP2<br>+BB          | BB                  | ベル1<br>+RB          | スイカ<br>+RB          | チェリー<br>+スイカ<br>+RB | ベル2<br>+RB          | RP1<br>+RB | RP2<br>+RB | RB | ホーナス<br>専用 | ハズレ |
|            | 当たり値 | 0～<br>3799 | 3800<br>～<br>3999 | 4000<br>～<br>4099 | 4100<br>～<br>4499 | 4500<br>～<br>13699 | —   | 13700<br>～<br>13705 | 13706<br>～<br>13725 | 13726<br>～<br>13765 | 13766<br>～<br>13773 | 13774<br>～<br>13775 | 13776<br>～<br>13777 | 13778<br>～<br>13779 | 13780<br>～<br>13781 | 13782<br>～<br>13783 | —                   | 13784<br>～<br>16383 |            |            |    |            |     |


(b)

| 乱数値0～16383 |      |            |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |                     |            |            |            |    |            |            |                     |            |            |            |    |            |                    |
|------------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|----|------------|--------------------|
| RT5        | 当選役  | ベル1        | スイカ               | チェリー<br>+スイカ      | ベル2               | RP1               | RP2               | ベル1<br>+BB | スイカ<br>+BB | チェリー<br>+スイカ<br>+BB | ベル2<br>+BB | RP1<br>+BB | RP2<br>+BB | BB | ベル1<br>+RB | スイカ<br>+RB | チェリー<br>+スイカ<br>+RB | ベル2<br>+RB | RP1<br>+RB | RP2<br>+RB | RB | ホーナス<br>専用 | ハズレ                |
|            | 当たり値 | 0～<br>3801 | 3802<br>～<br>4011 | 4012<br>～<br>4134 | 4135<br>～<br>4539 | 4540<br>～<br>6239 | 6240<br>～<br>6739 | —          | —          | —                   | —          | —          | —          | —  | —          | —          | —                   | —          | —          | —          | —  | —          | 6740<br>～<br>16383 |


(c)

| 乱数値0～16383 |      |            |                   |                   |                   |     |     |            |            |                     |            |            |            |    |            |            |                     |            |            |            |    |                    |       |
|------------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|----|--------------------|-------|
| ホーナス       | 当選役  | ベル1        | スイカ               | チェリー<br>+スイカ      | ベル2               | RP1 | RP2 | ベル1<br>+BB | スイカ<br>+BB | チェリー<br>+スイカ<br>+BB | ベル2<br>+BB | RP1<br>+BB | RP2<br>+BB | BB | ベル1<br>+RB | スイカ<br>+RB | チェリー<br>+スイカ<br>+RB | ベル2<br>+RB | RP1<br>+RB | RP2<br>+RB | RB | ホーナス<br>専用         | ハズレ   |
|            | 当たり値 | 0～<br>3999 | 4000<br>～<br>4299 | 4300<br>～<br>4439 | 4440<br>～<br>4859 | —   | —   | —          | —          | —                   | —          | —          | —          | —  | —          | —          | —                   | —          | —          | —          | —  | 4860<br>～<br>16382 | 16383 |


【図 7 1】




【図 7 2】




【図 7 3】




【図 7 4】




【図 7 5】




【図 7 6】




【図 77】




【図 78】




【図 79】



【図 80】



【図 8 1】



【図 8 2】


(a)




(b)



【図 8 3】



【図 8 4】



---

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2007-105250 (JP, A)  
特開2007-275192 (JP, A)  
特開2005-160732 (JP, A)  
特開2001-314553 (JP, A)  
特開2003-220180 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
A 6 3 F      5 / 0 4  
A 6 3 F      7 / 0 2