

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5339417号

(P5339417)

(45) 発行日 平成25年11月13日 (2013.11.13)

(24) 登録日 平成25年8月16日 (2013.8.16)

(51) Int.Cl.

F 1

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

A 6 3 F 5/04 5 1 6 F

請求項の数 3 (全 199 頁)

(21) 出願番号 特願2008-252839 (P2008-252839)
 (22) 出願日 平成20年9月30日 (2008.9.30)
 (65) 公開番号 特開2010-82069 (P2010-82069A)
 (43) 公開日 平成22年4月15日 (2010.4.15)
 審査請求日 平成23年9月30日 (2011.9.30)

(73) 特許権者 000148922
 株式会社大一商会
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
 (74) 代理人 100128923
 弁理士 納谷 洋弘
 (74) 代理人 100130889
 弁理士 小原 崇広
 (72) 発明者 市原 高明
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内
 (72) 発明者 袖岡 隆
 愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
 会社大一商会内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数種類の図柄が付された回転表示体を複数有し、該回転表示体が付された図柄を回転表示可能な図柄表示手段と、

前記複数の回転表示体が付された図柄の回転表示を開始させるスタート操作手段と、
 複数の役のうち一または二以上の役についての当選成立にかかる抽選を行う抽選手段と

、
 前記複数の回転表示体に対応して設けられ、回転表示状態にある当該複数の回転表示体のそれぞれを、停止操作によって個々に停止させる停止操作手段と、

前記停止操作手段による停止操作に基づいて、前記複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせとして当選成立状態にある当選役に対応する図柄組み合わせが表示されるように、当該複数の回転表示体の停止制御を行う停止制御手段と、

表示された前記複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせに基づいて、1ゲームの結果としての賞を付与しうる賞付与手段と、

前記複数の役のうち大賞役に対応する大賞図柄組み合わせが表示されたことに基づいて、前記賞が付与されるゲームが複数ゲームにわたって行われることによりゲームの進行に伴って遊技媒体が増加していく大賞ゲーム期間を生起させる大賞ゲーム期間生起手段と

、
 を備える遊技機であって、

さらに、

10

20

前記大賞ゲーム期間よりも遊技者に不利な遊技制御が複数ゲームにわたって行われる通常ゲーム期間にあるときのゲームとして、

前記大賞ゲーム期間が生起しないように、前記停止操作がいかなる態様で行われたとしても、それぞれ独自の停止操作態様が割り当てられている複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかが表示される大賞ゲーム期間非生起ゲーム、及び

前記大賞ゲーム期間が生起するように、前記複数の小役図柄組み合わせのうち一部の
小役図柄組み合わせだけは表示され得ない条件とされるときに、該一部の小役図柄組み合わせに対して割り当てられている停止操作態様で遊技者による停止操作が行われた場合に前記大賞図柄組み合わせが表示されうる大賞ゲーム期間生起可能ゲーム

を含めた複数種のゲームのいずれかを実行可能であるとともに、前記大賞ゲーム期間生起可能ゲームにおいて表示され得ない前記一部の小役図柄組み合わせについては当該ゲームが行われる度に変更される可能性があるように制御するゲーム実行手段と、

前記大賞ゲーム期間が生起する可能性がある旨を告知する大賞ゲーム期間生起チャンス告知手段と、

を備え、

前記大賞ゲーム期間生起チャンス告知手段は、

回転表示状態にある前記回転表示体についての前記停止操作が行われるにあたり、

前記複数の回転表示体の全部が回転表示状態にあるときに、前記大賞ゲーム期間生起可能ゲームが実行されうる旨を示す演出を実行可能な手段、及び

前記大賞ゲーム期間生起可能ゲームにおいて、前記複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体についての前記停止操作が行われた以降に、前記大賞ゲーム期間が生起する可能性がある旨を告知する手段を有する

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

前記抽選手段は、前記スタート操作手段が操作されたことに基づいて所定の乱数を取得し、該取得された乱数を用いて前記一または二以上の役についての当選成立にかかる抽選を行う

請求項 1 に記載の遊技機。

【請求項 3】

所定の演出画像が表示される演出表示手段をさらに備える

請求項 1 又は 2 に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、スロットマシン等の遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、回転表示と停止表示とを実行可能な複数のリールを備え、それら複数のリールの停止操作が遊技者により行われたときに表示される図柄の組み合わせに応じて、遊技媒体としての例えばメダルが払い出されるスロットマシン等の遊技機が知られている。

【0003】

この種の遊技機では、遊技媒体が投入されてゲームが開始されると、小役フラグやボーナスフラグといった所定役のフラグが成立しうる内部的な抽選が行われる。そして、内部的な抽選の結果として小役フラグが成立し、当該小役フラグに対応する小役図柄の組み合わせが表示されるタイミングでリールが停止操作されると（所謂目押しが行われると）小役が入賞し、所定の賞が付与される。また、内部抽選の結果としてボーナスフラグが成立し、当該ボーナスフラグに対応するボーナス図柄の組み合わせが表示されるように目押しが行われるとボーナス役が入賞し、複数のゲームにわたって賞が付与されうるボーナスゲームが開始される。

【0004】

なお、小役は、上記小役フラグが成立したゲーム（以下、「当該ゲーム」と称する）でのみ入賞可能となるものであり、当該ゲームにて目押しに失敗すると、小役が入賞することなく小役フラグが消滅する。一方、ボーナス役は、上記ボーナスフラグが成立した当該ゲームにて入賞しなかったとしても、次ゲーム以降にて入賞しうる。なぜなら、ボーナスフラグが成立したときは、たとえ目押しに失敗したとしても、当該成立したボーナスフラグが次ゲーム以降に持ち越されるからである。

【0005】

ところで、この種の遊技機に関し、上記内部的な抽選の結果に応じて所定の演出が行われる遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。かかる遊技機では、上記所定の演出によって成立したフラグが知られるので、遊技者は、当該成立したフラグに対応する図柄の組み合わせが表示されるように目押しを行う。それ故、スロットマシン等の遊技機は、目押しに自信がない者にとっては敷居が高い遊技機であった。

10

【0006】

しかしながら、近年は、上記内部的な抽選にて何らかのフラグが成立した場合には、目押しを行わなくとも、成立したフラグに対応する図柄の組み合わせが表示されるようにリールの停止制御が行われる遊技機が増えてきている。そのため、今では、目押しに自信がない遊技者も安心してゲームを行うことができるようになってきている。

【0007】

【特許文献1】特開2005-137604号公報

【発明の開示】

20

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

ところで、従来のような遊技機にてゲームを行う遊技者は、ボーナスゲームが行われていないような例えば通常ゲーム状態では、ボーナス図柄の組み合わせが表示されることを目標としたゲームを継続的に行うことになる。この場合、複数のリールを個々に停止操作する都度、ボーナス図柄の組み合わせを構成する図柄が停止表示されるか否かといったことに楽しみが感じられる。

【0009】

しかしながら、例えば通常ゲーム状態でのボーナスフラグの成立確率が低く設定されているような場合には、遊技者は、ボーナス役が入賞しないことが確定している無意味なゲームを延々と行わなければならないことがある。また、目押しを行わなくとも成立したフラグに対応する図柄の組み合わせが表示されるようにリールの停止制御が行われる遊技機では、単調なゲームが続くことになり、興味が低下するおそれがある。

30

【0010】

そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、単調なゲームが続くことによる興味の低下を抑制することのできる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0011】

上記課題を解決するための請求項1に係る遊技機は、複数種類の図柄が付された回転表示体を複数有し、該回転表示体に付された図柄を回転表示可能な図柄表示手段と、前記複数の回転表示体に付された図柄の回転表示を開始させるスタート操作手段と、複数のフラグのうちまたは二以上のフラグについての当選成立にかかる抽選を行う抽選手段と、前記複数の回転表示体に対応して設けられ、回転表示状態にある当該複数の回転表示体のそれぞれを、外部操作によって個々に停止させる停止操作手段と、前記停止操作手段による外部操作に基づいて、前記複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせとして当選成立状態にあるフラグに対応する図柄組み合わせが示現されるように、当該複数の回転表示体の停止制御を行う停止制御手段と、示現された前記複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせに基づいて、1ゲームの結果としての賞を付与しうる賞付与手段と、常には当選成立状態となりうる大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせが示現されたことに基づいて、前記賞が付与されうるゲームが複数ゲームにわたって行われることによりゲームの進行に伴

40

50

って遊技媒体が漸増する大賞期間を生起させる大賞期間生起手段と、前記大賞期間が生起しないように、前記外部操作がいかなる態様で行われたとしても、複数の小役フラグに対応する複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかが示現される大賞期間非生起ゲーム、および、前記複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかの組み合わせの示現を可能とし且つ当該示現可能とされる小役図柄組み合わせを秘密裏に変更可能とするとともに、当該小役図柄組み合わせの示現が回避される態様で前記外部操作が行われた場合に、前記大賞図柄組み合わせが示現されうる大賞期間生起可能ゲーム、を実行可能とし、ゲームの進行に伴って遊技媒体が漸減する通常ゲーム状態でありながらも、前記外部操作の態様如何で、前記外部操作が行われるに際して前記複数の回転表示体の停止の目標とされる前記大賞図柄組み合わせの示現を実現する常勝惹起実現手段と、前記外部操作の態様如何で前記大賞期間が生起しうる前記大賞期間生起可能ゲームにおいて、前記大賞期間が生起する可能性がある旨を告知しうる大賞期間生起チャンス告知手段と、を備え、前記大賞期間生起チャンス告知手段は、回転表示状態にある前記回転表示体についての前記外部操作が行われるにあたり、前記大賞図柄組み合わせが示現される可能性がある旨の期待感を与えるべく、少なくとも、前記複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体についての前記外部操作が行われた以降に、前記大賞期間が生起する可能性がある旨を告知しうることを特徴とする。

10

請求項 2 に係る発明は、請求項 1 に記載の遊技機において、前記抽選手段は、前記スタート操作手段が操作されたことに基づいて所定の乱数を取得し、該取得された乱数を用いて前記一または二以上のフラグについての当選成立にかかる抽選を行うことを特徴とする。

20

請求項 3 に係る発明は、請求項 1 又は 2 に記載の遊技機において、所定の演出画像が表示される演出表示手段をさらに備えることを特徴とする。

【0012】

上記手段に記載の遊技機は、複数種類の図柄が付された複数の回転表示体を有しており、該回転表示体は、遊技媒体（例えばメダルまたはパチンコ球）が投入されたのちにスタート操作手段を介してスタート操作されると、図柄表示手段にて回転表示される。そして、回転表示されている回転表示体は、停止操作手段を介した停止操作（外部操作）が行われると、停止制御手段により回転表示体の停止制御が行われる。なお、停止操作手段は複数の回転表示体のそれぞれに対応して設けられており、外部から停止操作（外部操作）が行われると、該停止操作が行われた停止操作手段に対応する回転表示体の停止制御が行われる。ここで、停止操作は、例えば遊技者によって遊技機に対して外部から行われた操作である。停止操作が行われなくとも、回転表示体の回転表示が開始されてから所定時間が経過したのちに回転表示体の停止制御が行われる遊技機もあるが、ここでは、回転表示している回転表示体が、停止操作によって停止制御されるものであれば足りる。

30

【0013】

ところで、回転表示されている回転表示体の停止制御は、上記停止操作だけでなく、抽選手段（による抽選結果にも基づいて行われる。すなわち、抽選手段は複数のフラグのうち一または二以上のフラグについての当選成立にかかる抽選を行うが、回転表示されている回転表示体は、停止操作が行われたタイミングで即座に停止するのではなく、当選成立したフラグに基づいて、停止操作が行われてから所定時間内に停止表示されるように停止制御が行われる。例えば、何らかのフラグが当選成立し、停止操作が行われたときに当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせを示現することが可能であれば、回転表示体は、当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせが示現されるように停止制御される。そして、全ての回転表示体が停止制御されたときに示現された、複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせに応じて、1 ゲームの結果としての賞が、賞付与手段によって付与されうる。賞付与手段によって付与されうる賞は、例えば上述した遊技媒体または遊技媒体を投入することなく次ゲームを実行できる権利（再遊技）である。

40

【0014】

一方、何らかのフラグが当選成立していたとしても、停止操作が行われたときに当該当

50

選成立したフラグに対応する図柄組み合わせを示現することができなければ、回転表示体は、当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせが示現されないかたちで停止制御される。なお、「図柄組み合わせ」とは、複数の回転表示体を跨って例えば有効ライン上に形成される（示現される）図柄の組み合わせである。また、上記抽選手段による抽選の結果にはハズレが含まれていることが一般的であるが、抽選手段による抽選にて何らかのフラグが当選成立したとしても、停止操作が適正に（例えば適正なタイミングまたは適正な押し順で）行われない限り当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせが示現されない態様であれば、必ずしもハズレが含まれている必要はない。

【0015】

そして、全ての回転表示体が停止制御されたときに、大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせが示現されたことに基づいて、上記賞付与手段によって賞が付与されるゲームが複数のゲームにわたって行われる大賞期間が大賞期間生起手段によって生起される。この大賞期間は、賞が付与されるゲームが複数ゲームにわたって行われることから、ゲームの進行に伴って遊技媒体が漸増する期間であり、一般的にはボーナスゲームと称され、大量の遊技媒体を遊技者が獲得する期間である。遊技者は、この大賞図柄組み合わせが示現されることを目標として、複数の回転表示体の停止操作を行うこととなる。

【0016】

また、大賞フラグは常には当選成立状態となりうるフラグである。「常には当選成立状態となりうる」とは、ゲーム毎に行われる上記抽選手段による抽選にて大賞フラグが当選成立する確率が、例えば遊技媒体としてのメダルの貸し出しを1回受けたときに当該1回の貸し出しで行いうるゲーム数内で大賞フラグが当選成立する程度の確率であるような場合が相当する。そして、大賞フラグが一旦は当選成立すると、当該大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせが示現されるまで当該大賞フラグが維持されることから、大賞フラグは常には当選成立状態となりうる。

【0017】

ところで、大賞期間は大賞フラグが当選成立しない限り生起することがないため、従来の遊技機であれば、大賞フラグが当選成立していない単調なゲームを延々と行わなければならない場合が生じうる。この点、上記遊技機では、ゲームの進行に伴って遊技媒体が漸減する通常ゲーム状態でありながらも、遊技者によって行われる停止操作の態様如何で大賞図柄組み合わせの示現を実現する常勝惹起実現手段を備えることによって単調なゲームが延々と続くことが抑制し、遊技者の興味を引き起こすようにされている。すなわち、大賞期間が生起するか否かについて遊技機側に一方的に決定されるのではなく、遊技者自らの停止操作の態様如何で大賞期間の生起が実現されるようにしたので、結果的に長期間にわたって大賞期間が生起しなかったとしても、ゲームが実行される毎の停止操作に緊張感が漂うことから、単調なゲームが延々と続くことを抑制できる。

【0018】

ここで、常勝惹起実現手段は、大賞フラグが当選成立していたとしても、当該大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせが示現されることのない（すなわち、大賞期間が生起することのない）大賞期間非生起ゲームと、回転表示体の停止操作如何で大賞ゲームが生起する大賞期間生起可能ゲームと、を実行可能となっている。

【0019】

大賞期間非生起ゲームでは、停止操作がいかなる態様で行われたとしても（例えば、停止操作がいかなるタイミングまたはいかなる押し順で行われたとしても）、複数の小役フラグに対応する複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかが常に示現される。具体的には、いかなるタイミングで各回転表示体の停止操作が行われたとしても、上記複数の小役フラグが重複して当選成立している限り、当該重複して当選成立している複数の小役フラグのそれぞれに対応する複数の小役図柄組み合わせのうち、いずれか一の小役図柄組み合わせが常に上述した有効ライン上に示現されるように、小役図柄組み合わせを構成する小役図柄が各回転表示体に付されている。そしてこれに加えて、停止制御手段は、大賞フラグと小役フラグとが同時に当選成立している場合に、大賞フラグに対応する大賞図柄組み合

10

20

30

40

50

わせよりも小役フラグに対応する小役図柄組み合わせが優先して示現されるように、回転表示体の停止制御を行う。これらにより、上記複数の小役フラグが重複して当選成立している限り、いかなるタイミングで各回転表示体の停止操作が行われたとしても、当該当選成立している複数の小役フラグのそれぞれに対応する複数の小役図柄組み合わせのうち、いずれかの小役図柄組み合わせが常に示現されることとなり、大賞図柄組み合わせが示現されることがない。なお、抽選手段は、小役フラグが当選成立するときは、常に複数の小役フラグが重複して当選成立するように抽選を行う。また、小役図柄組み合わせは、小役図柄組み合わせが示現されたことを遊技者が一見して把握できるような例えばゾロ目である必要はなく、一見しただけではハズレ目のような例えばバラケ目であっても良い。

【0020】

一方、大賞期間生起可能ゲームでは、上記複数の小役図柄組み合わせのうち、少なくともいずれかの小役図柄組み合わせに対応する小役フラグを非当選成立状態とすることで、当選成立状態にある小役フラグに対応する小役図柄組み合わせの示現が回避されるかたちで停止操作が行われた場合に限り、大賞図柄組み合わせが示現されうる。すなわち、大賞期間生起可能ゲームでは、遊技者による停止操作如何で、大賞図柄組み合わせが示現され、ひいては、大賞期間が生起することとなる。そして、上記複数の小役フラグのうち非当選成立状態とされるフラグは、ゲームが行われる都度、秘密裏（非当選成立状態とされる小役フラグが外部（例えば遊技者）から把握できないよう）に変更されうる。なぜなら、大賞期間生起可能ゲームにて非当選成立となる小役フラグが毎ゲーム一定であるとする

と、当該非当選成立となる小役フラグに対応する小役図柄組み合わせが示現されるように狙って停止操作が行われると、常に大賞図柄組み合わせが示現されることとなるからである。そこで、上記遊技機では、大賞期間生起可能ゲームにて非当選成立状態とされる小役フラグが外部から把握できないようにゲームが行われる都度秘密裏に変更することによって、大賞期間が生起する停止操作の態様を遊技者に推測させることが可能となり、単調なゲームが延々と続くことを抑制できる。ただし、この大賞期間生起可能ゲームでは、小役図柄組み合わせの示現が回避される態様（例えば、回避されるタイミングまたは回避される押し順）で停止操作が行われたとしても、大賞フラグが当選成立していない場合にはこれに対応する大賞図柄組み合わせが示現されることがなく、大賞フラグが当選成立している場合に限り、大賞図柄組み合わせが示現されるのは言うまでもない。したがって、大賞期間生起可能ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避される態様で停止操作が行われたときに大賞図柄組み合わせが示現されたときの喜びは、ひととき大きなものとなる。

【0021】

ここで、「小役図柄組み合わせの示現が回避されるかたちで停止操作が行われた場合に限り、大賞図柄組み合わせが示現されうる」についての意味を説明する。例えば、各回転表示体に3種類の大賞図柄（例えば、赤大賞図柄、青大賞図柄、白大賞図柄）と3種類の小役図柄（例えば、赤小役図柄、青小役図柄、白小役図柄）とが付されるとともに、一の回転表示体が停止制御されたときに、同種別の大賞図柄および同種別の小役図柄がそれぞれ当該一の回転表示体にて同時に示現されることがない場合、種別を問わない大賞図柄組み合わせの数は27通りとなり、同じく種別を問わない小役図柄組み合わせの数も27通りとなる。この場合において、大賞期間生起可能ゲームにて例えば「赤小役図柄－赤小役図柄－赤小役図柄」の小役組み合わせの示現が回避されうる態様で停止操作が行われたときに、大賞図柄組み合わせが示現される。なお、複数の回転表示体のうちいずれかの回転表示体の停止制御が行われた際に「青小役図柄」または「白小役図柄」が示現された時点で、当該ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避される可能性がなくなる。これに対し、複数の回転表示体のうちいずれかの回転表示体の停止制御が行われた際に「赤小役図柄」が示現された場合であれば、未だ、当該ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避されて大賞図柄組み合わせが示現される可能性が残っているといえる。なお、大賞期間非生起ゲームであれば、複数の回転表示体のうちいずれかの回転表示体の停止制御が行われた際に、3種類の小役図柄のうちいずれが示現されたとしても、当該ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避される可能性はない。

【0022】

このように、常勝惹起実現手段によって上記大賞期間非生起ゲームおよび上記大賞期間生起可能ゲームの両方の実行を可能とすることで（すなわち、必ずしも停止操作如何で大賞期間が生起するわけではない構成とすることで）、遊技者は、現在のゲームが大賞期間非生起ゲームであるのか大賞期間生起可能ゲームであるのかといったことを推測する楽しみも増える。ただし、常勝惹起実現手段によって上記大賞期間非生起ゲームおよび上記大賞期間生起可能ゲームの両方が実行される場合、大賞期間生起可能ゲームが実行される頻度は、確率的に、例えば遊技媒体としてのメダルの貸し出しを1回受けたときに当該1回の貸し出しで行いうるゲーム数内で少なくとも1回は大賞期間生起可能ゲームが実行されるように設定されることが好ましい。

10

【0023】

さらに、上記遊技機は、停止操作の態様如何で大賞期間が生起しうる大賞期間生起可能ゲームにおいて、大賞期間が生起する可能性がある旨を遊技者に告知しうる大賞期間生起チャンス告知手段を備えている。この大賞期間生起チャンス告知手段は、全ての回転表示体が回転表示状態にあるときは、当該ゲームがたとえ大賞期間生起可能ゲームであったとしてもその旨を告知することなく秘密裏にし、少なくとも、複数の回転表示体のうちいずれかの回転表示体についての停止操作が行われた以降に、大賞期間が生起する可能性がある旨を告知する。これにより、遊技者は、毎ゲームのように、大賞期間が生起する可能性があることの期待感を持って回転表示体の停止操作を行うことが可能となり、通常状態での興趣を維持することができる。なお、「大賞期間が生起する可能性がある」とは、大賞期間生起可能ゲームにおいて、回転表示状態にある複数の回転表示体のうちいずれかの回転表示体についての停止操作が行われた時点で、残りの回転表示体の停止操作如何によって未だ小役図柄組み合わせの示現が回避される可能性がある場合が相当する。

20

【発明の効果】

【0024】

本発明によれば、単調なゲームが続くことによる興趣の低下を抑制することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0025】

以下に本発明の実施の形態を遊技機たるスロットマシンを例に図面を参照しつつ説明する。なお、図1はスロットマシンの分解斜視図、図2は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの分解斜視図、図3はスロットマシンの斜視図、図4は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図、図5は図4のZ1部拡大図、図6はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図4のZ1部拡大図、図7は扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの横断面図、図8(a)は図7のZ2部拡大図、図8(b)はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図7のZ2部拡大図、図9は図8(a)の要部を示す拡大図、図10は背板側を示すスロットマシン要部の横断面図、図11はケース部材の分解斜視図、図12はケース部材を後ろから見た斜視図、図13(a), (b)はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図、図14は配線中継部材の分解斜視図、図15は配線中継部材のカバー体を省略した正面図、図16-1, 図16-2はコネクタホルダーの分解斜視図、図17はケース部材を止めるストッパーの斜視図、図18は他の形態を示すストッパーの斜視図、図19, 図20はケース部材のガイド構造を示す要部の断面図、図21は把手の他の形態を示す図柄変動表示装置の部分斜視図、図22はケース部材と外本体側のストッパーとの関係を示す要部の斜視図、図23は配線窓と図柄変動表示装置のリールとの関係を示す要部の断面図、図24はスロットマシン上部の縦断面図、図25はメダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図、図26は図25の分解斜視図、図27はスロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図、図28は電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図、図29は電源装置を下から見上げた状態を示す斜視図、図30は他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図、図31は他の形態を示す照明装置の概略断面図、図32は透明板と発光ユニットを分解して示す扉形前面部材の斜視図、図33は透明板を分解して示す扉形前

30

40

50

面部材の斜視図、図 3 4 は透明板を装着した扉形前面部材の図 3 2 A－A 線相当断面図、図 3 5 はヒンジ金具の分解・組み立て斜視図、図 3 6 はヒンジ金具の連鎖を示す線図、図 3 7 は扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図 3 8 は開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図 3 9 は扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図、図 4 0 は他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図、図 4 1 は図 4 0 の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図である。

【0026】

本発明のスロットマシン 1 は、前面が開く箱形の外本体 100 と、該外本体 100 の前面に回転軸 100a をもって横開きの扉状に回動可能に取り付けた扉形前面部材 200 と、複数の図柄が駆動手段によって変動されることで図柄が回転表示される図柄変動表示装置 300（図柄表示手段）と、前記外本体 100 に対し着脱自在であって前面に開口部 401 を有するケース部材 400 と、任意の画像を表示する画像表示体 500 と、を有する。

10

【0027】

〔外本体〕

外本体 100 は、図 1～図 4 に示したように底板 101 の左右に側板 102，102 を取着すると共に該側板 102，102 の頂部に天板 103 を設置して正面視縦長「口」字形の枠状となし、その枠の背に背板 104 を固着して前面のみ開口する箱形に形成してなる。前記左右の側板 102，102 は前縁が後傾状態に僅かに傾斜する台形になっており、従って外本体 100 の開口は後傾状態の傾きを有する。また、前記天板 103 には、遊技機設置島（図示せず）に設置した状態で該遊技機設置島の上棧 600（図 2 4 想像線参照）と対向する領域内に複数（実施形態では 4 個）の貫通孔 132，132…が穿設されている。

20

【0028】

〔外本体－仕切板〕

外本体 100 内には高さのほぼ中央に棚板状の仕切板 105 が設けられている。該仕切板 105 は金属製であって、図 1，図 2 に示したように中央に突段部 106 を有する正面視略凸形であり、両端に形成した垂直な取付片 107 を外本体 100 の側板 102，102 内面に固着し、また、後端に形成した垂直な取付片 108 を外本体 100 の背板 104 内面に固着して取り付けられる。なお、仕切板 105 の後端の取付片 108 にはバーリング加工（下孔の孔径をポンチで広げながら短筒状の突起を立ち上げる金属加工）による筒状突起（図示せず）が形成されており、該筒状突起を外本体 100 の背板 104 にプレ加工した小孔（図示せず）に打ち込んで位置決めされる。また、仕切板 105 の両横の最奥部には外本体 100 の背板 104 との間に配線用の開口 109 が形成されている。

30

【0029】

〔外本体－仕切板一下スペース〕

外本体 100 内の前記仕切板 105 より下のスペースには、遊技媒体たるメダルを前記扉形前面部材 200 の前面下部にあるメダル用受皿 201 に放出するメダル払出装置 110 と、メダル払出装置 110 からオーバーフローするメダルを貯めるメダル用補助収納箱 111 と、電源装置 112 等が設けられている。

40

【0030】

〔外本体－仕切板一下スペース－メダル払出装置〕

前記メダル払出装置 110 は、駆動手段を内蔵した装置本体 110a にメダル貯留用のホッパ 110b を取り付けたものであり、装置本体 110a の前面にメダルの放出口 110c が設けられていて、ホッパ 110b 内にあるメダルが前記駆動手段の作動により放出口 110c に向けて 1 枚ずつ送り出される。また、ホッパ 110b には溢れたメダルを排出させるオーバーフロー樋 110d が設けてあり、そのオーバーフロー樋 110d の突端下方に前記したメダル用補助収納箱 111 が臨む。なお、メダル払出装置 110 のメダル放出機構は、現在公知のどのようなものを採用してもよく、よって詳細な説明を省略する。

50

【0031】

[外本体－仕切板－下スペース－電源装置]

前記電源装置112は、図25～図29に示したように、外本体100の底板101と、正面向かって左側の側板102と、背板104の三部材が直交する内側コーナー部分に取り付けられている。電源装置112は、前記メダル払出装置110等の電気部品に電気を供給するためのものであって発熱しやすい部品であり、従って外本体100の背板104には電源装置112の取付部位に放熱口104aが開設されている。

【0032】

電源装置112の装置ケース112aは、透明な合成樹脂で形成されている。こうすることにより装置ケース112aの内部が見えるから、電源装置112の電源基板112s (図29参照) 等に対する不正工作の発見が容易になる。

10

【0033】

装置ケース112aは、上面をカバーする上面板112bと、外本体100の背板104に対向する後面板112cと、該後面板112cの反対側をカバーする正面板112dと、スロットマシン1の内部に向かう側をカバーする側面板112eと、上面板112bと側面板112eの境界部分を面取り形態にカバーする斜面板112fと、底部をカバーする底面板112r (図29参照) で形成されている。一方、装置ケース112aの、外本体100の側板102に対向する側の面はカバーされておらず開放状態にあるが、この開放面は外本体100に取り付けた状態で外本体100の側板102によって塞がれる。

【0034】

20

なお、外本体100の側板102には図25、図26に示したように凸面部102aを設けて段状のガード部102bを形成し、該ガード部102bの下に装置ケース112aの上面板112bの一侧を潜り込ませる仕様になっている。これにより装置ケース112aの一面をカバーしなくてもガード部102bによって装置ケース112aと側板102の継ぎ目が塞がれるから異物の差込みが行えない。図30は前記ガード部102bを溝状にした他の実施形態を示すものであり、この例では装置ケース112aの上面板112bの縁を側板102側に若干突出させてその先をガード部102bの溝に嵌め込むようになっている。

【0035】

このように電源装置112の装置ケース112aにおいて、外本体100の側板102に当接する側の面をカバー無しの開放構造にして使用時に前記側板102で塞がるようにした場合は、装置ケース112a内への電源基板112s等の組み込みが開放面を使って行い易く、また、装置ケース112aに電源基板112s等を組み込んだ後の開放面へのカバー付けが不要であるから作業性が向上する。

30

【0036】

前記装置ケース112aの上面板112b、側面板112e、斜面板112f、後面板112c、底面板112rには多数の通気孔112g, 112g…が形成されていて内部に熱がこもらないようにしている。装置ケース112aは、底部に設けた脚部112h, 112h…によって高床式に持ち上げられており、装置ケース112aの底面板112rと外本体100の底板101の間に通気空間112iが形成されている。従って、通気空間112iから底面板112rの通気孔112g, 112g…を通して低層の比較的冷たい空気が装置ケース112a内に導入できる。実施形態の通気空間112iは、外本体100の前記放熱口104aに連通するようになっているため、機裏の冷たい空気を通気空間112iに導入することができる。なお、装置ケース112aの後面板112cと底面板112rの境界部に前記通気空間112iを嵩上げる逆L字形の段部112j (図29参照) を形成すれば、脚部112hの高さと放熱口104aの高さにズレがあっても通気空間112iを放熱口104aに連通させることができる。

40

【0037】

[外本体－仕切板－下スペース－電源装置－固定]

電源装置112は、装置ケース112aの正面板112dの一侧辺に対して直角である

50

取付片 112k と、装置ケース 112a の後面板 112c から外本体 100 の背板 104 に向けて突設した突部 112m と、外本体 100 の背板 104 に開設した放熱口 104a と、の組合せにより外本体 100 に固定される。

【0038】

すなわち、放熱口 104a の輪郭は装置ケース 112a の後面板 112c の輪郭より小さく形成されており、従って電源装置 112 は外本体 100 の背板 104 に当たって放熱口 104a を通らない。また、装置ケース 112a の後面板 112c に突設した突部 112m は、前記放熱口 104a に内接する位置にあり、電源装置 112 の浮き上がり動作に抗すべく放熱口 104a の上辺に内接する水平な突片 112m-1 と、電源装置 112 の横転動作に抗すべく放熱口 104a の縦辺に内接する垂直な突片 112m-2 で構成される。従って、電源装置 112 を外本体 100 の側板 102 の内面に沿わせて押し込み、放熱口 104a に突部 112m を差し込むだけで、装置ケース 112a の後面（奥側）の上方向（浮き上がり）と図 25 において右方向（横転）への固定が完了する。もちろん電源装置 112 は、下方向に対しては外本体 100 の底板 101 によって、また、図 25 において左方向に対しては外本体 100 の側板 102 によってその動きが規制されるため、放熱口 104a に突部 112m を嵌め込むだけの単純な操作で、手前に引っ張る方向以外について電源装置 112 の動きが完全に規制できる。

10

【0039】

一方、正面板 112d に突設した取付片 112k にはビス用の透孔 112p が複数穿設されており、該透孔 112p の少なくとも 1 個に木ねじ 112q を通して外本体 100 の側板 102 に固定する。これにより手前に引っ張る方向についても電源装置 112 の動きが規制されるため、1 本の木ねじ 112q で外本体 100 への電源装置 112 の確実な固定が可能である。

20

【0040】

[外本体－仕切板－下スペース－電源装置－電源コード]

電源装置 112 には外部から電気の供給を受けるための電源コード（図示せず）が接続されている。そして、従来は前記放熱口 104a の横に膨出部を設けてそこから前記電源コードを引き出すようにしていたが、この位置では電源コードを束ねても地面にすれる危険性が高い。スロットマシン 1 は、製造途中で電源を投入する場合があります、そのときに備えて外本体 100 の外に電源コードを出しておかなければならないから、製造ライン上での移動の際やライン間での移動の際に電源コードが地面にすれたりスロットマシン 1 の底板 101 の下に入って挟まるおそれがある。

30

【0041】

これに対し実施形態の放熱口 104a は、その上辺から上に向けてコード引出口 104b を拡張し、そこから電源コードを引き出すようにしている。これにより束ねた電源コードを宙づり状態にぶら下げるに十分な高さが確保できる。よってスロットマシン 1 を製造する工程で誤って電源コードを傷めてしまうトラブルが激減する。

【0042】

以上のように本発明のスロットマシン 1 は、電源装置 112 を外本体 100 の内側コーナー部分にセットして 1 本の木ねじ 112q をねじ込むだけで取り付けが完了するため、従来に比べて電源装置 112 の取付作業の大幅な省力化が可能である。また、本発明では、1 つの面に対してネジ止めすれば固定が完了するので、特に、固定する部位を電源装置 112 の前方（手前）に持ってきた場合は視認しやすく、確実に固定できる。ちなみに、従来は電源装置 112 の複数の面或は部材に対してネジ止めする必要がある、特に、背板 104 に固定するネジは視認しにくいいため忘れる可能性があった。

40

【0043】

また、放熱口 104a は、電源装置 112 の冷却手段として必要なものであるから、この放熱口 104a を電源装置 112 の固定に利用しても余分な工程やコストは殆ど発生しない。却って、固定のために放熱口 104a の位置と電源装置 112 の位置を一致させることになるから冷却効率が向上する。加えて、装置ケース 112a を実施形態のごとく合

50

成樹脂製にした場合には、取付用の突部 1 1 2 m も一体成形できるため殆どコストが掛からない。よって電源装置 1 1 2 の取り付けに要するトータルのコストも従来に比べて削減できる。さらにまた、装置ケース 1 1 2 a を合成樹脂製にした場合には、電源装置 1 1 2 の発熱対策として有用な装置ケース 1 1 2 a の脚部 1 1 2 h や段部 1 1 2 j も殆どコストを掛けずに実施できるメリットがある。

【0044】

[外本体－仕切板－上スペース]

一方、外本体 1 0 0 内の仕切板 1 0 5 より上のスペースには前記ケース部材 4 0 0 が納められ、また、外本体 1 0 0 の背板 1 0 4 の内面には後述する配線手段の中核となる配線中継部材 1 1 3 が取り付けられ（図 1，図 2 参照）、さらに背板 1 0 4 には配線中継部材 1 1 3 より上方に放熱用の通気口 1 3 3 が形成されている。

【0045】

[扉形前面部材]

図 3 に扉形前面部材 2 0 0 の表側が、また、図 1 に扉形前面部材 2 0 0 の裏側が示されている。扉形前面部材 2 0 0 は、表側の下方にメダル用受皿 2 0 1 を有し、また、表側のほぼ中央に操作部 2 0 2 が設けられている。この操作部 2 0 2 には、メダル投入用の投入口 2 0 3 と、後述する主制御基板 4 0 9 のメモリーにデータとして蓄えられているメダルから 1 枚のみの投入（引き落とし）を指示する 1 ベットボタン 2 0 5 と、同じく 1 回のゲームで使用可能な最高枚数（例えば 3 枚）の投入を指示する MAX ベットボタン 2 0 6 と、後述するメダルセレクト 2 0 7 の中に詰まったメダルをメダル用受皿 2 0 1 に戻すためのメダル返却ボタン 2 0 8 と、主制御基板 4 0 9 のメモリーにデータとして蓄えられているメダルの貯留解除命令（精算による放出命令）を入力するための貯留メダル精算ボタン 2 0 9 と、前記図柄変動表示装置 3 0 0 を作動させる始動レバー 2 1 0 と、図柄変動表示装置 3 0 0 の各リール 3 0 1 a，3 0 1 b，3 0 1 c を、当選役を当てるかのように遊技者自らの意思によって選択されたタイミングで停止させることが可能な 3 個のリール停止ボタン 2 1 1 a，2 1 1 b，2 1 1 c（停止操作手段）等が設けられている。もちろんここに示した操作部 2 0 2 の構成は 1 つの例示であり、これらに限定されるものではない。

【0046】

また、前記投入口 2 0 3 の裏側にはメダルセレクト 2 0 7 が設けられており、そのメダルセレクト 2 0 7 の横にメダル樋 2 1 2 が、また、下に返却樋 2 1 3 が接続している。メダルセレクト 2 0 7 は内蔵したソレノイド（図示せず）を ON・OFF させることによって流路を切り替える公知のものであり、遊技者からのメダルの投入を待つ遊技状態のときには流路をメダル樋 2 1 2 側に、また、規定枚数を超えたメダルの投入など、メダルの投入を拒否する遊技状態のときには流路を返却樋 2 1 3 側に設定する。前記メダル樋 2 1 2 は、扉形前面部材 2 0 0 が外本体 1 0 0 の前面に被さる閉じ位置にあるときその突端がメダル払出装置 1 1 0 のホッパ 1 1 0 b 内に臨むようになっており、投入口 2 0 3 からメダルセレクト 2 0 7 を通ってメダル樋 2 1 2 に流れたメダルはホッパ 1 1 0 b に行き着く。一方、前記返却樋 2 1 3 は表側のメダル用受皿 2 0 1 に繋がっており、投入口 2 0 3 からメダルセレクト 2 0 7 を通って返却樋 2 1 3 に流れたメダルはメダル用受皿 2 0 1 に戻る。

【0047】

[扉形前面部材－透視窓]

扉形前面部材 2 0 0 は、外本体 1 0 0 の前面全体をカバーする大きさであって、その上半部は、図 3 2，図 3 3 に示したように、透明板 2 1 4 a で覆ったゲーム用の透視窓 2 1 4 になっている。実施形態の透視窓 2 1 4 並びに透明板 2 1 4 a は、前記画像表示体 5 0 0 と図柄変動表示装置 3 0 0 が上下に並んで見えるよう通常より大きくなっており、扉形前面部材 2 0 0 と一体の額フレーム 2 1 6 によって画像表示体 5 0 0 と図柄変動表示装置 3 0 0 の領域が視覚上、上下に区画されている。このように一枚の透明板 2 1 4 a を、画像表示体 5 0 0 と図柄変動表示装置 3 0 0 の双方をカバーする大きさに設定しておけば、画像表示体 5 0 0 と図柄変動表示装置 3 0 0 の配置が上下入れ替わっても、そのまま使用

することができる。

【0048】

〔扉形前面部材－透視窓－透明板〕

透明板214aは、透明な合成樹脂（例えば耐衝撃性、耐擦傷性、光学特性に優れたゴム入りのメタクリル樹脂、実施形態では三菱レイヨン株式会社製「アクリペット（登録商標）IR D30」を使用）をほぼ逆さ台形にした上広がりの形態であって、底辺を除く三辺（左右側辺と上辺）の周縁に、遊技者と向かい合う側を前面としてその前面側に膨出する縁部材214b、214b、214bを、樹脂成型用型枠を用いての樹脂成型時に一体成型してなる。このように平らな板状の透明板214aの周縁に縁部材214bを一体に成型した場合には、縁部材214bが補強バーになって透明板214a全体の強度を高めるため、透明板214aが上記のように画像表示体500と図柄変動表示装置300の双方をカバーする程度に大きくても撓みや歪みが生じにくい。

10

【0049】

前記縁部材214bは、図34に示したように、後面側に開口する殻構造（中実でなく、内部に空間がある殻のような構造であり、各部の肉厚は任意である。）になっており、その内部空間に発光ユニット217と、必要に応じて例えば表面に模様や文字を施した装飾部材（図示せず）が組み込まれる。なお、図33では、発光ユニット217が扉形前面部材200に取り付けられているように描かれているが、実際の発光ユニット217は、図34に示したように縁部材214bの中に嵌め込まれている。従って、透明板214aと発光ユニット217は、一体の部品として取り扱われる。縁部材214bの形状は図示したものに限定されず、発光ユニット217や装飾部材のデザインに合わせて任意に変更可能である。また、縁部材214bを設ける部位も実施形態のように透明板214aの周縁の三辺に限定されず、最低限、何れかの一辺に設けるだけでもよい。

20

【0050】

その他、図32、図33において符号218は、透明板214aの上の左右コーナー部分に設けた固定部材であって、透明板214aの裏側から透孔214c（図32拡大図参照）に通したビス（図示せず）により、縁部材214bと縁部材214bの間に嵌った図33の状態で止められている。該固定部材218は、外見上コーナー飾りとしての役割を果たす一方、扉形前面部材200と透明板214aの夫々の上のコーナー部分に設けた通孔200a、214d（図32拡大図参照）に対し扉形前面部材200の裏側から通したビス（図示せず）に螺合し、もって透明板214aを扉形前面部材200に固定するナットの役割を果たす。

30

【0051】

また、図32～図34において、符号217aは発光ユニット217の発光体、217bは発光体217aを支持する反射部材である。左右に位置する発光ユニット217の反射部材217bは、図34に示したように、棒状の発光体217aの光をスロットマシン1の周囲に向けて多く反射するように角度が設定されている。なお、透明板214aの縁部材214bの内部に発光ユニット217を組み込んだ形態は、発光体217aをスロットマシン1の、より手前側に配置することができるから、あたかも岬の突端にある灯台のごとく、光を周囲に向けて放射させる場合に有利である。また、上に位置する発光ユニット217の反射部材217bは、発光体217a（光源217a-1と導光板217a-2の組合せ）の光をスロットマシン1の上方に向けて多く反射するように設定されている。

40

【0052】

以上の構成である発光ユニット217は、遊技中、特に大当たりが出た場合などに点灯して大当たりの発生を周囲にアピールする演出を行うことができる。このように周囲に対しアピール度の高い演出を行うことによって、大当たりを得た遊技者に注目させることができ、多くの者の視線が遊技者に優越感を抱かせるから、遊技がさらに盛り上がる。また、大当たりが出ていることを周囲にアピールすることにより、その機種の人気が高まり、稼働率が向上することも期待される。

50

【0053】

実施形態の透明板214aは以上のような構成であって、扉形前面部材200の裏側に設けた凹溝219（図33拡大図参照）に対し、板状の底辺を扉形前面部材200の前面から斜めに差し入れて建具式に嵌め込み、その状態で透明板214aを直立させて扉形前面部材200の前面に全ての縁部材214b、214b、214bを当接させ、さらに扉形前面部材200の裏から通したビス603（図1参照）によって固定する。図34は、このときの扉形前面部材200の要部を切断したものであり、この図34から明らかなように、もし仮に、遊技者が扉形前面部材200と縁部材214bの境から異物を無理矢理差し込んだとしても、その異物の先が縁部材214bの内部を横断して透明板214aの裏側に到達する余地は殆どない。従って、優れた防犯効果を発揮する。

10

【0054】

〔扉形前面部材一錠装置〕

扉形前面部材200の自由端側の一侧には専用キー（図示せず）を使って開閉操作する錠装置215が設けてある。この錠装置215に専用キーを挿入して左回りに回すと、錠装置215の奥に設けた打止め解除／エラー解除スイッチ215cからの検出信号がリセット信号として後述する主制御基板409に入力されるようになっている。一方、右回りに回して扉形前面部材200を外本体100から開放させると、扉形前面部材200の裏面に設けた扉開放検知スイッチ220からの開放信号が入力されるようになっている。

【0055】

〔図柄変動表示装置〕

20

図柄変動表示装置300はリール回転式表示装置であって、モータ等の駆動手段303で個別に回転可能な例えば3個のリール301a、301b、301cと、該リール301a、301b、301cを組込み・収容する装置ケース302とを有し、リール301a、301b、301cの周面に描いた複数の図柄（図示せず）の組合せで遊技を行う周知のものである。

【0056】

前記装置ケース302は、あたかも横倒しにした八角柱から正面（遊技者）に向かう3面を除いた変形六角柱形態であって、底部板304と、天部板305と、図11において向かって右側の右側板306と、同じく左側の左側板307と、後面を覆う垂直な後部板308と、天部板305と後部板308の間に設けた上斜板309と、底部板304と後部板308の間に設けた下斜板310で囲った箱形であり、前記リール301a、301b、301cの円弧の一部が装置ケース302の正面からはみ出す状態になっている。

30

【0057】

また、装置ケース302の天部板305には指掛可能な使用状態と、天部板305に伏した不使用状態とに変化可能な把手311が設けられており、該把手311に指を掛けて持ち運ぶようになっている。

このように装置ケース302の天部板305に上記のごとく変化可能な把手311を設ける構成は、ケース部材400の強度アップ策と密接に関連する。

すなわち、実施形態では後述するようにケース部材400の開口部401に補強棧402を設け、もってケース部材400の開口部401に画像表示体500を片持ちさせるに十分な強度を付与しているが、そのような補強棧402は開口部401を横切るから装置ケース302のケース部材400への出し入れに対し、明らかに障害となる。これに対し実施形態のように把手311を変化可能にして天部板305に伏させておけば、把手311の引っ張りがなくなるから、装置ケース302が補強棧402の下を難なく通過できるのである。従って、装置ケース302の天部板305に上記のように変化可能な把手311を設けてこそ、ケース部材400の開口部401に該開口部401を横切る向きの補強棧402を設けることが可能になる。

40

ちなみに、従来の装置ケースは、天部板から把手が出っ張っていてそれが障害になるため、ケース部材の開口部に補強棧を設ける余地がない。

【0058】

50

なお、実施形態の把手 3 1 1 は、立てた使用状態と伏した不使用状態とに揺動して変化させる構造としたが、把手 3 1 1 を使用状態と不使用状態とに変化させ得る構造は、実施形態に限定されない。例えば図 2 1 に示したように、天部板 3 0 5 に 2 つのベルト通し 3 1 4、3 1 4 を切り起こし、該ベルト通し 3 1 4、3 1 4 に例えば合成樹脂や革製であって両端に抜け止め部 3 1 5、3 1 5 を設けてなる帯状の把手 3 1 1 を挿通し、図 2 1 の伏した不使用状態から中央を引き上げて指掛可能な使用状態に変化させる構造にするなど、指掛可能な使用状態と、天部板 3 0 5 に伏した不使用状態とに変化可能であれば、どのような構造であってもよい。

【0059】

また、実施形態の装置ケース 3 0 2 の底部板 3 0 4 には図 4、図 1 1 に示したようにフ

10

【0060】

[ケース部材]

ケース部材 4 0 0 は、前記外本体 1 0 0 の仕切板 1 0 5 から上のスペースにほぼ合致する大きさであって、底板 4 0 3 と、該底板 4 0 3 の左右両横に立設した側板 4 0 4、4 0 4 と、底板 4 0 3 の後縁に立設した後面板 4 0 5 と、該後面板 4 0 5 と前記側板 4 0 4、4 0 4 の上面を覆う天板 4 0 6 とからなり、前面に開口部 4 0 1 を有する箱形である。

【0061】

20

該ケース部材 4 0 0 は、底板 4 0 3 が金属製で、側板 4 0 4、4 0 4、後面板 4 0 5、天板 4 0 6 が合成樹脂製であり、側板 4 0 4、4 0 4 と天板 4 0 6 の開口部 4 0 1 内面に金属製の補強部材 4 0 7、4 0 7、4 0 7 が設けられ、さらに側板 4 0 4、4 0 4 の補強部材 4 0 7、4 0 7 の間に開口部 4 0 1 を横切る金属製の補強棧 4 0 2 が掛け渡されている。そして、この補強棧 4 0 2 を境にそれより下が前記図柄変動表示装置 3 0 0 の設置領域として、また、補強棧 4 0 2 より上の開口部 4 0 1 が前記画像表示体 5 0 0 の設置領域として、さらにまた、画像表示体 5 0 0 より後方のケース部材 4 0 0 で囲われた領域が配線作業空間 4 0 8 として割り当てられ、その配線作業空間 4 0 8 の後面板 4 0 5 の内壁面に、主たる制御基板である主制御基板 4 0 9 が装着され、さらに主制御基板 4 0 9 以外の制御基板等（例えば、後述する周辺制御基板 7 5 0）も配線作業空間 4 0 8 内に装着され

30

【0062】

ケース部材 4 0 0 の天板 4 0 6 には、図 1 に示したように天窓部 4 4 3、4 4 3 が形成されている。この天窓部 4 4 3、4 4 3 は、天板 4 0 6 の強度を保つための補強帯 4 4 4 を挟んで 2 つに分けられており、その夫々が前記外本体 1 0 0 の貫通孔 1 3 2、1 3 2…を通る軸線との交点を含む領域にあり、該貫通孔 1 3 2、1 3 2…より十分に広く開口している。もっとも天窓部 4 4 3 の前側の周縁は前側に位置する貫通孔 1 3 2 の近くに寄せられている。そうすることにより天窓部 4 4 3 の周縁を基準として手探りで貫通孔 1 3 2 が見つけ出せるから、たとえ天窓部 4 4 3 の中を作業者が覗き込めなくとも貫通孔 1 3 2 の位置が素早く簡単に割り出せる。

40

【0063】

ケース部材 4 0 0 の後面板 4 0 5 の外面には図 2、図 5、図 6、図 1 2 に示したように複数のボス 4 1 0、4 1 0 が突設されており、該ボス 4 1 0 を外本体 1 0 0 の背板 1 0 4 にプレ加工したボス孔 1 1 4、1 1 4 に嵌めて位置決めされる。なお、このボス 4 1 0、4 1 0 は、図 2、図 5 に示したように後述する配線窓 4 1 1 近くに設けられており、一方、外本体 1 0 0 側のボス孔 1 1 4、1 1 4 は前記配線中継部材 1 1 3 近くに設けられており、これによりケース部材 4 0 0 の配線窓 4 1 1 と背板 1 0 4 の配線中継部材 1 1 3 の位置決めが正確になる。

【0064】

一方、ケース部材 4 0 0 の底板 4 0 3 の底面には、図 2 に示したように凹段部 4 1 2 が

50

形成されており、該凹段部 4 1 2 が前記仕切板 1 0 5 の突段部 1 0 6 に嵌まり合う。凹段部 4 1 2 の後面板 4 0 5 側の端部には後方に向かって拡大する向きのテーパ部 4 1 3 が設けてあり、該テーパ部 4 1 3 に案内され仕切板 1 0 5 の突段部 1 0 6 とケース部材 4 0 0 の凹段部 4 1 2 との嵌め合わせが円滑に行える。このようにケース部材 4 0 0 の凹段部 4 1 2 と仕切板 1 0 5 の突段部 1 0 6 の嵌め合いによってケース部材 4 0 0 が仕切板 1 0 5 の奥に真っ直ぐに案内されるが、例えば図 1 9 に示したように仕切板 1 0 5 に凹溝形態のレール部材 1 1 5 を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材 4 0 0 の底板 4 0 3 に車輪 4 1 4 を設置し、該車輪 4 1 4 をレール部材 1 1 5 の溝内で転がらせるようにしてもよい。或は、図 2 0 に示したように仕切板 1 0 5 に凸形態のレール部材 1 1 6 を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材 4 0 0 の前記車輪 4 1 4 の両端に鏝 4 1 5、4 1 5 を形成し、該車輪 4 1 4 の鏝 4 1 5、4 1 5 でレール部材 1 1 6 を挟ませるようにしてもよい。

10

【0065】

また、ケース部材 4 0 0 は、仕切板 1 0 5 上の所定の位置にセットした状態で、図 1、図 2、図 1 7、図 2 2 に示した揺動レバー形態のストッパー 1 1 7、1 1 7、1 1 7 で止められている。このストッパー 1 1 7 は、図 1、図 2 に示したように仕切板 1 0 5 の前部と、天板 1 0 3 に垂設した 2 つの取付具 1 1 8、1 1 8 とに軸着されており、図 1 7 実線のようにケース部材 4 0 0 の一部に係合する作動姿勢と、図 1 7 想像線のようにケース部材 4 0 0 に係合しない非作動姿勢とを手動で切り替えてケース部材 4 0 0 の仕切板 1 0 5 上における前方向の動きを規制する。なお、ストッパー 1 1 7 を図 1 8 に示したように

20

【0066】

また、ケース部材 4 0 0 の後面板 4 0 5 には外本体 1 0 0 の背板 1 0 4 側に貫通する長孔形態の配線窓 4 1 1 が開設されている。該配線窓 4 1 1 は、図 4、図 5、図 2 3 に示したようにケース部材 4 0 0 に設置した図柄変動表示装置 3 0 0 の装置ケース 3 0 2 の上斜板 3 0 9 に対応し且つ前記主制御基板 4 0 9 の下側の位置にあり、上斜板 3 0 9 の上にある横長の空きスペース 4 1 7（或は上斜板 3 0 9 と主制御基板 4 0 9 の間に形成される横長の三角スペース 4 1 7 と観念してもよい。）と背板 1 0 4 を結ぶ開口として機能する。

30

【0067】

また、ケース部材 4 0 0 には図 5、図 1 2 に示したように空きスペース 4 1 7 の高さのほぼ中間位置に棚板状の仮止め部材 4 1 8（以下「仮止め棚」ともいう。）が設けられており、また、後面板 4 0 5 の外側であって配線窓 4 1 1 の両横にケース部材 4 0 0 の左右側面に抜ける配線通路たる凹み 4 1 9、4 1 9 が形成されている。

【0068】

なお、前記配線窓 4 1 1 の配置を、図柄変動表示装置 3 0 0 のリール 3 0 1 a、3 0 1 b、3 0 1 c を基準に特定するならば、配線窓 4 1 1 は、図 2 3 に示したように図柄変動表示装置 3 0 0 のリール 3 0 1 a、3 0 1 b、3 0 1 c の回転中心を通る水平面 H L と、リール 3 0 1 a、3 0 1 b、3 0 1 c の最高高さ位置を通る水平面 H H との間の範囲を下限とする状態、つまりその範囲内に下辺を置く高さに配置したものである、と言い換えることもできる。

40

【0069】

[画像表示体]

画像表示体 5 0 0 は、例えば、少なくとも液晶ディスプレイ（他にもプラズマディスプレイや有機 E L ディスプレイ等でもよい。）と、前記液晶ディスプレイの表示制御を行う周辺制御基板 7 5 0（後述）等を備えて構成されており、ユニット化されている。画像表

50

示体 500 は、図 11 においてケース部材 400 の左側の側板 404 に設けた補強部材 407 にヒンジ金具 420 を取り付け（取付位置は図 11 斜線部参照）、該ヒンジ金具 420 により回動自在に支持されている。

【0070】

〔画像表示体－ヒンジ金具〕

図 35 は、ヒンジ金具 420 の分解・組み立て斜視図である。なお、ヒンジ金具 420 は、上下が対称な構造であるため、主として上部について説明する。ヒンジ金具 420 は、前記ケース部材 400 の補強部材 407 に取り付く固定部材 420a と、前記画像表示体 500 の裏側（図 35 の破線領域 500s 参照）に取り付く回動部材 420b と、該回動部材 420b と固定部材 420a を連結する短リンク 420c 及び長リンク 420d で

10

【0071】

ヒンジ金具 420 の固定部材 420a は、棚板形態である横向きの固定片 420e を有し、該固定片 420e の上面に長リンク 420d の一端をピン P1 で、また、固定片 420e の下面に短リンク 420c の一端をピン P2 で回動自在に軸着する。一方、ヒンジ金具 420 の回動部材 420b は、棚板形態である横向きの軸承片 420f を有し、該軸承片 420f の上面に長リンク 420d の一端をピン P3 で、また、軸承片 420f の下面に短リンク 420c の一端をピン P4 で回動自在に軸着する。こうして固定片 420e と軸承片 420f と長リンク 420d と短リンク 420c 及びピン P1～P4 は、図 36 の線図に示したように四節回転連鎖を構成し、その連鎖の中でも特に、最短リンクである軸承片 420f に向かい合う固定片 420e を固定リンクとする、いわゆる両てこ機構を構成する。この両てこ機構は、図 36 (a)～(c) に示したように、画像表示体 500 の回動軌道を、扉形前面部材 200 の回転軸 100a を中心とする回動軌道に近似させるべく、それぞれのピン位置が設定されている。

20

【0072】

なお、長リンク 420d と短リンク 420c は、画像表示体 500 がほぼ 90 度回動した（開いた）状態で上下に重なり合うように重合領域 420g、420h が設定されており（例えば長リンク 420d の重合領域 420g を三角形に膨出させて短リンク 420c の重合領域 420h に重なるようにする。）、その重合領域 420g、420h の夫々にピン孔 420i、420j が形成されている。このピン孔 420i、420j は、両者を同軸上に揃えて棒状の止めピン（図示せず）を差し込むことにより長リンク 420d と短リンク 420c を連結し、もって両てこ機構をロックして画像表示体 500 を開いた位置に固定するためのものである。

30

【0073】

〔画像表示体－ロック片〕

図 11、図 12 に示したように、ケース部材 400 の縦の補強部材 407 のうち前記ヒンジ金具 420 を設けた補強部材 407 の反対側の補強部材 407（図 11 において向かって右側）にはロック片 421 が軸着されており、該ロック片 421 を図 11 の状態から時計回りに回動させるとその先端が画像表示体 500 の裏側に突設した受部 508 に係合し、この状態で画像表示体 500 がケース部材 400 の開口部 401 の上部を閉じた位置にロックされる。一方、前記ロック片 421 をロック状態から逆向きに回動させると画像表示体 500 のロックが解除され、ヒンジ金具 420 を中心に回動自在になる。通常、ケース部材 400 を外本体 100 に装着する前の状態では画像表示体 500 を閉じ位置にロックして無用の回動を防止し、一方、ケース部材 400 を外本体 100 に装着した状態では画像表示体 500 のロックを解除して回動自在とする。そうすることにより扉形前面部材 200 を開いて直ぐに画像表示体 500 を開けばその奥の配線作業空間 408 内のチェックが行える。

40

【0074】

〔画像表示体－連結具〕

なお、実施形態のスロットマシン 1 は、画像表示体 500 の奥の配線作業空間 408 内

50

のチェックを効率よく行う手段として、扉形前面部材 200 と画像表示体 500 を適宜な連結具 700 で連結し、扉形前面部材 200 の開閉に連動して画像表示体 500 も一緒に開閉させるようにしてある。この場合、前記のように実施形態の扉形前面部材 200 と画像表示体 500 は、ヒンジ金具 420 の両てこ機構によって、画像表示体 500 の回動軌跡が扉形前面部材 200 の回転軸 100a を回転中心とする回動軌跡に近似するようになっているものの、それでもなお両者の動きには相対的なずれが生じる。そのため実施形態の連結具 700 は、図 39 に示したように、画像表示体 500 の自由端側の裏面に固定鞅部材 701 を形成し、該固定鞅部材 701 の内部に摺動自在な状態にロッド 702 を納め、そのロッド 702 の先端を扉形前面部材 200 の裏面（具体的には錠装置 215 のベース部材 215a）に対し、止め軸 703 で回転可能な状態に連結してある。こうすることにより、図 38 のように、扉形前面部材 200 の開閉に連動して画像表示体 500 が扉形前面部材 200 の付属部品であるかのごとく一緒に開閉し、その際生じる両者の動きの相対的なずれを連結具 700 のロッド 702 が固定鞅部材 701 に出入りして吸収する。

【0075】

なお、前記止め軸 703 は、錠装置 215 のベース部材 215a の一部を曲げて形成した支持片 215b、215b、215b に対し、上下動自在に装着されており、スプリング 703a により常時下向きに付勢されている。よって、この止め軸 703 は、スプリング 703a の付勢に抗して上動させることが可能であり、上動させて下端を浮かせることによって前記連結具 700 のロッド 702 の着脱が可能である。また、図 39 において、符号 704 は連結具 700 の固定鞅部材 701 の上面に設けた弾性的な片持ち梁式のストッパであって、前記止め軸 703 から外したロッド 702 を固定鞅部材 701 の内部に納めて保持するためのものであり、ロッド 702 の上面に形成した溝 705 の端部に係合してロッド 702 の盲動を防止する。ロッド 702 には、その側面に摺動方向と直交する方向に摘み片 706 が突設されており、該摘み片 706 を摘んでロッド 702 を強制的に移動させることにより前記ストッパ 704 のロックが外れるようになっている。また、図 39 において、連結具 700 の近傍にある符号 509 は、画像表示体 500 の自由端側の裏面に突設した係合部である。該係合部 509 は、ケース部材 400 の開口部 401 を横切る補強棧 402 に係合して、閉じ位置にある画像表示体 500 の自由端側の荷重を支えるものである。なお、図 11 に示したように、補強棧 402 には、前記係合部 509 を補強棧 402 の上面に円滑に導くべく、画像表示体 500 に向かって下り傾斜する滑り台式の案内部 402a が設けてある。また、画像表示体 500 の係合部 509 は、画像表示体 500 とは別の潤滑性に優れた合成樹脂で形成されており、画像表示体 500 に対し着脱自在（交換自在）に装着されている。

【0076】

ところで、扉形前面部材 200 と画像表示体 500 の回動軌跡の相違に起因する動きの相対的なずれは、上記のような伸縮自在なロッド形式の連結具 700 の他、柔軟なワイヤーにしても吸収することができる。但し、連結具が柔軟なワイヤー等であると、扉形前面部材 200 を閉じる段階で扉形前面部材 200 が開いたまま停止している画像表示体 500 にぶつかることになって、円滑さを損なうおそれがある。これに対し、例えば画像表示体 500 に巻バネなどの付勢手段を設けて常時閉じ方向に付勢するようにすればよい。そうすることにより扉形前面部材 200 の閉じ動作に際し、画像表示体 500 が前記付勢力の作用で連結具を引っ張りつつ自力で閉じるから、扉形前面部材 200 と画像表示体 500 がぶつからない。もちろん扉形前面部材 200 と画像表示体 500 の連れ回りのための手段は上記に限定されない。例えば、上記において連れ回りのための一要素たるヒンジ金具 420 は、上記のような両てこ機構の構造に限定されず、図 40、図 41 に示したような、単独のピン 420k を中心にして画像表示体 500 を回動させる単純なものであってもよい。

【0077】

ケース部材 400 に対する画像表示体 500 の取着手段をヒンジ構造にして該画像表示体 500 を扉状に回動させ得る構成に、上記のように画像表示体 500 を閉じ位置にロッ

10

20

30

40

50

クするロック手段（上記のロック片４２１）を付加した場合には、ケース部材４００を外本体１００に装着した状態で原則ロックを継続させ、配線作業空間４０８内のチェック等、必要な時にのみロックを解除する、という取り扱いを選択することも可能であり、その場合には画像表示体５００によって配線作業空間４０８内の重要部品（例えば主制御基板４０９）がブロックできるから、防犯性能の向上に効果がある。

【００７８】

ケース部材４００の開口部４０１上縁と閉じた画像表示体５００の上縁との前後間には隙間１０が設けられており、該隙間１０に通した指で天板４０６の前記補強部材４０７が掴めるようになっている。また、ケース部材４００の天板４０６の前方中央部分（天窓部４４３，４４３の間の補強帯４４４）には把手口４２２が形成されており、該把手口４２
10
2に通した指で天板４０６の補強部材４０７が掴めるようになっている。従ってケース部材４００は、取り扱う場所や姿勢に応じて該把手口４２２と前記隙間１０との適宜な使い分けが可能である。例えば、ケース部材４００を外本体１００に組み込む前の搬送時には把手口４２２を使って鞆形態に持ち運ぶ方がバランスがよく、一方、ケース部材４００を外本体１００に装着した状態では、図４に示したように把手口４２２が外本体１００の奥に隠れて指が入らないため、前記隙間１０から補強部材４０７に指を掛けてケース部材４００を引っ張り出す、という具合である。なお、ケース部材４００の底板４０３の正面中央には前記した装置ケース３０２の下把手３１６（図４，図１１参照）が突出しており、該下把手３１６を持って押し込み又は引っ張ることで外本体１００へのケース部材４００
20
の出し入れが容易に行える。この場合の下把手３１６は、装置ケース３０２がケース部材４００にビスで固着されていることよりケース部材４００と一体であり、従ってケース部材４００の床板４０３の正面に下把手３１６が突設されているに等しい。

【００７９】

〔画像表示体一枠部材〕

画像表示体５００は、ケース部材４００の開口部４０１の前記補強枠４０２から上の領域のほぼ全部を覆う大きさである。また、画像表示体５００の下側には、ケース部材４００の開口部４０１の前記補強枠４０２から下の領域、つまり図柄変動表示装置３００の前方領域を額縁状に囲う枠部材５０１が一体に垂設されており、該枠部材５０１により前記図柄変動表示装置３００のリール３０１a，３０１b，３０１cが縁取られる。この枠部材５０１の表面は装飾面になっており、適宜な模様等が描かれている。
30

【００８０】

〔画像表示体一枠部材－照明装置〕

前記枠部材５０１の裏側上下には照明装置５０２が設けられており、該照明装置５０２によって図柄変動表示装置３００の図柄が明るく照らされる。枠部材５０１は画像表示体５００の下に垂設されていて図柄変動表示装置３００に近いから、そのような枠部材５０１に照明装置５０２を組み込むことで光源を図柄変動表示装置３００に近づけることができる。従って枠部材５０１に照明装置５０２を組み込む手段は、従来の照明装置に比べて低光量でも十分な明るさが確保できる、という特徴がある。

【００８１】

実施形態として例示した照明装置５０２は、図４に示したように、図の紙面と直交する方向（スロットマシン１の幅方向であってリール３０１a…の回転軸と同方向）に細長い帯状の基板５０３に多数の発光ダイオード（以下ＬＥＤという。）５０４を並べたものであり、下側の照明装置５０２は、上面を例えば乳白色の透光性蓋板５０５で塞いだチューブ枠５０６の中にＬＥＤ５０４を上向きにして配置し、一方、上側の照明装置５０２は、断面上向きコ字状の例えば乳白色である透光性カバー５０７内にＬＥＤ５０４を下向きにして配置してなる。
40

【００８２】

なお、上側の照明装置５０２は、照明方向を図４に示したように真下より遊技者側、すなわち透明板２１４a側に向かう斜め下向きに設置してある。実施形態では比較的強い指向性を持ったＬＥＤ５０４の主たる照射領域の中心線Ｌ（図４拡大図参照）を透明板２１
50

4 a に対し斜めに向かわせるべく、基板 5 0 3 の L E D 取付面の向きが、前記透明板 2 1 4 a 側に向けて斜め下向きに傾けられている。また、もし照明装置 5 0 2 の光源として蛍光灯のような棒状発光体を採用した場合には、図 4 の基板 5 0 3 を板状又は光源を包むような凹面状の反射部材に変更し、直射光と反射光の総和により方向付けられる主たる照射領域の中心線が、透明板 2 1 4 a 側の裏面に斜めに当たるように設定すればよい。以上のように照明装置 5 0 2 の照射照準を透明板 2 1 4 a に設定すれば、漏れた一部の光がリール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c の外周面を照らしても殆ど影響はない。

【0083】

実験によれば、照明装置 5 0 2 の照明方向をリール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c の周面側に向けた場合には、湾曲するリール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c の特定部分が強く反射して見辛くなるのに対し、上記のように主たる照射領域の中心線 L を透明板 2 1 4 a に対し斜めに向かわせた場合には、透明板 2 1 4 a を介してリール外周面が照らされることにより、リール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c の広い範囲が明るく見え易くなることが確認できた。その理由として、照明装置 5 0 2 から照射した光が扉形前面部材 2 0 0 の透視窓 2 1 4 に嵌めた透明板 2 1 4 a に当たって反射し全体に拡散するか、或は透明板 2 1 4 a が明るく照らされることでリール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c の広い範囲が明るく見えるか、或はそれらの相乗作用によるものと推測される。

【0084】

以上のような上側の照明装置 5 0 2 の構造は、下側の照明装置 5 0 2 にも採用することができ、もちろん図 3 1 に示したように下側の照明装置 5 0 2 にのみ採用することもできる。なお、図 3 1 は図 4 の上側の照明装置 5 0 2 を下側に配置し、下側の照明装置 5 0 2 を上側に配置したものであるため、上記照明装置 5 0 2 の説明の「上」を「下」に読み替え、「下」を「上」に読み替えればよい。

【0085】

ところで照明装置 5 0 2 の光源として実施形態のように L E D を採用した場合には、(a) 低電圧で駆動するため約 2 0 0 V の高電圧で駆動する従来の冷陰極管より安全性が高い、(b) 冷陰極管より寿命が長い、(c) ガラス管である冷陰極管より丈夫である、(d) 多色発光が可能であるため演出の幅を広げることができる、(e) インバータと組み合わせる冷陰極管より軽く、従って画像表示体 5 0 0 を支えるヒンジ金具 4 2 0 の負担が少ない、というメリットがある。

【0086】

[配線手段]

前記外本体 1 0 0 に取り付けられている例えばメダル払出装置 1 1 0 や電源装置 1 1 2 及び扉形前面部材 2 0 0 の操作部 2 0 2 にある例えば各ベットボタン 2 0 5, 2 0 6 や始動レバー 2 1 0 (以下、これらの総称として単に「本体側電気部品」という場合もある。)と、ケース部材 4 0 0 にある例えば主制御基板 4 0 9 等(ケース部材側の電気部品の総称として単に「ケース部材側電気部品」という場合もある。)とは電氣的に接続されている。そして、実施形態のスロットマシン 1 は、遊技ユニット(外本体 1 0 0 の内部に対して着脱自在に設けられたケース部材 4 0 0 に、図柄変動表示装置 3 0 0 と任意の画像を表示する画像表示体 5 0 0 と含むケース側電気部品を組み付けてなる。この実施形態では図 1 1 の分解斜視図に示されているように、図柄変動表示装置 3 0 0 + ケース部材 4 0 0 + 画像表示体 5 0 0 よりなる)が外本体 1 0 0 に対し着脱自在であるため、遊技ユニット(ケース部材 4 0 0)の交換等に際して本体側電気部品とケース部材側電気部品とを簡単に接続又は切り離すための合理的な配線手段が設けられている。

【0087】

[配線手段—配線中継部材]

前記のように外本体 1 0 0 の背板 1 0 4 の内面上部には、図 1 4 に示した配線中継部材 1 1 3 が取り付けられている。該配線中継部材 1 1 3 は図 4, 図 5 に示したように、前記ケース部材 4 0 0 の配線窓 4 1 1 に対応する位置にあって該配線窓 4 1 1 からケース部材 4 0 0 の空きスペース 4 1 7 に臨むようになっている。配線中継部材 1 1 3 は、前記本体

側電気部品につながる本体側配線類 119 と、前記ケース部材側電気部品につながる遊技ユニット側配線類 423 とを中継するものであって、外本体 100 の背板 104 にビス止めされる取付板 120 と、該取付板 120 の前面に被さるカバー体 121 と、該カバー体 121 と前記取付板 120 の間に納められる複数（実施形態では大小 2 枚）のコネクタ基板（以下「コネクタ接続用端子基板」という場合もある。）即ち、主中継基板 122、周辺中継基板 123 とからなる。

【0088】

前記 2 枚のコネクタ基板 122、123 のうち、図 14、図 15 において左側に位置する大きい方のコネクタ基板である主中継基板 122 は取付板 120 に対して固定的に取り付けられており、前記主制御基板 409 につながっているハーネス 424 の先端のコネクタ 425 と対をなすコネクタ 124 が設けられている。実施形態において、主制御基板 409 につながっているハーネス 424 及び先端のコネクタ 425 は（図 11、図 16-1 参照）、請求項 1 にも記載されている遊技ユニット側配線類のうちの遊技制御基板につながった主制御系配線類及びその先端に取付けられた主制御系配線類接続用コネクタに相当する。また、主中継基板 122 のコネクタ 124 は、請求項 1 にも記載されている電源装置 112 からの配線を含む本体側配線類を集合させた主中継用コネクタに相当するものである。

【0089】

一方、図 14、図 15 において右側に位置する小さい方のコネクタ基板（周辺中継基板）123 は、取付板 120 とカバー体 121 の間の隙間に非固定的な遊動可能状態に取り付けられており、従って図 15 拡大図に示したように上下方向に移動可能であり、また、左右方向にも移動し得る。この小さいコネクタ基板 123 には、後述の周辺制御基板 750 につながっているハーネス 426 の先端のコネクタ 427 と対をなすコネクタ 125 が設けられている。実施形態において、周辺制御基板 750 につながっているハーネス 426 及びその先端のコネクタ 427 は、請求項 1 にも記載されている遊技ユニット側配線類のうちの周辺制御基板につながった周辺制御系配線類及びその先端に取付けられた周辺制御系配線類接続用コネクタに相当する。また、周辺中継基板 123 のコネクタ 125 は、請求項 1 にも記載されている本体側配線類とは別とされ（図 14 に符号 910 で示されているハーネスが相当する）、扉形前面部材 200 に配設された扉側装飾発光体（後述の左発光体 217A、右発光体 217B 及び上発光体 217C が相当する）からの配線類を含んで集合させた周辺中継用コネクタに相当する。さらに、本発明では、遊技ユニット側配線類が遊技制御基板につながった主制御系配線類 424 と周辺制御基板につながった周辺制御系配線類 426 とに分割される（図 16-1 参照）。なお、該コネクタ 125 と前記コネクタ 124 は、プリント基板にハンダ付け等の固着手段で固着する基板固着型であり、安価な DIN 規格のものが使われている。

【0090】

また、取付板 120 の前面に被さるカバー体 121 は、前記コネクタ 124、125 が通る大小 2 つの開口 126、127 と、該開口 126、127 と横並びの位置に突設した支持筒 128 と、下半部前方に張り出すトンネル状の配線ダクト 129 と、を有する。

【0091】

配線中継部材 113 に接続する本体側配線類 119 は、前記配線ダクト 129 の内部を通るか、または配線中継部材 113 の取付板 120 の下側前面に突設したフック形状の配線止め 130 に束ねられた状態で、図 1 一点鎖線 L に示したように外本体 100 の側板 102、102 側に振り分けられ、該側板 102、102 と背板 104 のコーナー付近ではほぼ垂直に向きを変え、その多くは仕切板 105 の奥に設けた配線用の開口 109 を通って本体側電気部品に夫々接続される。もちろん仕切板 105 より上の領域に本体側電気部品（例えば図 1 において側板 102 の内面に設けた外部中継端子板 131）がある場合には、仕切板 105 の配線用の開口 109 とは無関係にそのまま接続される。

【0092】

ここまでで説明した配線手段から、次のような技術的思想が把握できる。

(a) ケース部材400の後面板405に、図柄変動表示装置300のリール301a, 301b, 301cの回転中心を通る水平面とリール301a, 301b, 301cの最高高さ位置を通る水平面との間に自己の下辺が位置する高さにして配線窓411を形成する。

(b) 外本体100の背板104に、本体側電気部品につながる本体側配線類119と、ケース部材側電気部品につながる遊技ユニット側配線類423とを中継する配線中継部材113を設置する。

(c) 外本体100の側板102, 102の内面沿いに配線を通す上下方向の配線経路を形成する。

(d) 配線中継部材113につながる本体側配線類119をケース部材400の側方に導き、そこから前記配線経路を通して本体側電気部品に接続する。

10

【0093】

以上(a)～(d)の構成要素を備えた遊技機は、図柄変動表示装置300のリール301a, 301b, 301cの後ろを本体側配線類119が通らず、外本体100の側板102, 102沿い(背板104とのコーナーを含む(図10参照)。)に設けた配線経路を迂回するため、リール301a, 301b, 301cを外本体100の背板104近くにまで寄せることが可能になり、従来の構成、すなわち、本体側配線類119が背板104のほぼ中央を下ってリール301a, 301b, 301cの後ろを通っていた従来の構成に比べて、リール301a, 301b, 301cの径を大きくすることができる。なお、リール301a, 301b, 301cの径は大きい方が、回転時の迫力が増す。

20

【0094】

[配線手段ーコネクタ425, 427]

上記のように配線中継部材113に設けられている2つのコネクタ124, 125には、ケース部材400の主制御基板409につながっているハーネス424の先のコネクタ425と、後述の周辺制御基板750につながっているハーネス426の先のコネクタ427がそれぞれ接続されている。この2つのコネクタ425, 427は、図16-1に示したように1つのコネクタホルダー428に一体に取り付けられている(コネクタ425, 427は、1つのコネクタホルダー428に一括支持されている)。該コネクタホルダー428は、コネクタ425, 427がビス止めされるホルダー主体429と、ほぼ中央に透孔430を有し前記ホルダー主体429の両横に突設した板状の取着片431と、該取着片431の透孔430に装着した周知のボタン形パネルファスナー432(商品名「ナイラッチ」：登録商標)と、からなり、図5, 図8(a)に示したように配線中継部材113の前記支持筒128の先に取着片431を当て、該取着片431のボタン形パネルファスナー432を支持筒128に差し込んでロックしてある。従ってコネクタホルダー428が固定手段たる支持筒128に固定され、ひいては配線中継部材113に固定されるため、コネクタ425, 427とコネクタ124, 125の結合が外れない。

30

【0095】

[配線中継基板ーコネクタ425, 427ー仮止め棚]

上記のようにコネクタ425, 427は配線中継部材113のコネクタ124, 125に接続されているが、ケース部材400が外本体100に組み込まれる前、つまり工場出荷から設置完了までの間、コネクタ425, 427は、ケース部材400に設けた仮止め棚418に仮止めされている。

40

【0096】

前記仮止め棚418は、図5, 図6, 図12, 図13に示したようにケース部材400の内側から前記配線窓411に向かわせた棚板状の部材であり、図6に示したようにコネクタホルダー428を載置するほぼ水平なベンチ部433と、そのベンチ部433の両端に立設したベンチ側板434と、各ベンチ側板434に突設した3本の内向き爪片435, 435, 435とを有する。この内向き爪片435, 435, 435の中央の1本と他の上下の2本との間にはコネクタホルダー428の取着片431が嵌まり得る間隔が設けてある。なお、一方のベンチ側板434は、先端に指掛部436を延設した薄板構造であ

50

って、指掛部 4 3 6 に指を掛け図 8 (b) 矢示 X 方向に力を加えることにより一端支持の板パネのごとく外向きに反らせ得るようになっており、その反らせた状態で内向き爪片 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 からコネクタホルダー 4 2 8 の取着片 4 3 1 が簡単に外れるようになっている。図 8 (a) の想像線は指掛部 4 3 6 の先を鍵形に折り曲げた例を示したものであり、こうすることにより矢示 Y のようにボタンを押す感覚でコネクタホルダー 4 2 8 の取外しが楽に行える。

【0097】

しかして、図 6 に示したように前記仮止め柵 4 1 8 のベンチ部 4 3 3 にコネクタホルダー 4 2 8 を載置し、該コネクタホルダー 4 2 8 の取着片 4 3 1 をベンチ側板 4 3 4 の内向き爪片 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 の間に嵌めることによってコネクタホルダー 4 2 8 が仮止め柵 4 1 8 に仮止めされる。もちろん仮止めと言っても、ケース部材 4 0 0 の輸送中にコネクタホルダー 4 2 8 が仮止め柵 4 1 8 から外れない強度を有する設定になっており、従ってケース部材 4 0 0 が外本体 1 0 0 に組み込まれる前までは、コネクタホルダー 4 2 8 と一体のコネクタ 4 2 5, 4 2 7 はケース部材 4 0 0 に設けた仮止め柵 4 1 8 に仮止めされて動かない。よってケース部材 4 0 0 を輸送したり、ケース部材 4 0 0 を外本体 1 0 0 に組み込む作業の最中に、ハーネス 4 2 4, 4 2 6 (図 1 3 参照) の先にあるコネクタ 4 2 5, 4 2 7 が、ケース部材 4 0 0 内の部品に当たってその部品はもちろん、自らも損傷する、というようなおそれがない。

【0098】

そして、図 8 (b) → 図 8 (a) に示したように、ケース部材 4 0 0 を外本体 1 0 0 に固定した後の配線工程で、上記のように一方のベンチ側板 4 3 4 を外向きに反らせてコネクタホルダー 4 2 8 を仮止め柵 4 1 8 から外し、そのコネクタホルダー 4 2 8 を自己の取着片 4 3 1 が配線中継部材 1 1 3 の支持筒 1 2 8 に当たる位置まで移動させれば、コネクタ 4 2 5, 4 2 7 が配線中継部材 1 1 3 のコネクタ 1 2 4, 1 2 5 に嵌まるから (その詳細は後述する。)、その状態で取着片 4 3 1 のボタン形パネルファスナー 4 3 2 を押し込んで取着片 4 3 1 を支持筒 1 2 8 にロックする。なお、このとき図 5, 図 6 に二点鎖線で示したように、ベンチ部 4 3 3 にガイド用の案内レール 4 4 0 を設けておけば、コネクタホルダー 4 2 8 を奥に押し込むだけでよいため、作業性が向上する。以上のようにして配線中継部材 1 1 3 に取り付けたコネクタホルダー 4 2 8 は、外本体 1 0 0 の背板 1 0 4 を支持基盤として安定し、ケース部材から離間していて接触しないため、輸送時の振動等で外本体 1 0 0 と遊技ユニットが相対的に動いても無理な負荷が加わらない。

【0099】

ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。

(a) 前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を備えた外本体と、

(b) 前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置その他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、

(c) 前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながる遊技ユニット側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、

(d) 前記遊技ユニット側配線類の先端に取り付けたコネクタと、

(e) 該コネクタに取り付けたコネクタホルダーと、

(f) 該コネクタホルダーを仮止めするためケース部材に設けた仮止め部材と、

(g) 前記コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、を有し、

(h) 遊技ユニットを外本体に装着する前の状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材に仮止めし、遊技ユニットを外本体に装着した状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材から固定手段に付け替えてコネクタホルダーのコネクタを配線中継部材に接続するようにしたことを特徴とする

(i) 遊技機。

【0100】

10

20

30

40

50

上記の遊技機は、遊技ユニットの外本体１００への装着とコネクタ同士の結合とを別々に行うようにしたものであるが、これとは対照的に、例えば遊技ユニットに直接コネクタを取り付け、遊技ユニットを外本体１００に押し込む動作で自動的にコネクタ同士を結合させる、という方式が考えられる。しかしこの方式は、質量の大きな遊技ユニットが輸送中などに外本体１００の内部で振動した場合、大きな負担がコネクタ結合部に掛かるため信頼性に不安があり、その対策にコストが掛かる課題がある。

【０１０１】

また、本発明の遊技機は、外本体１００に１枚の扉形前面部材２００を取り付け、該扉形前面部材２００に対して遊技ユニットを物理的に独立させた構成であるが、これとは対照的に、扉形前面部材を上下２段に分割し、上部の扉形前面部材を遊技ユニット側の部品とする遊技機も考えられる。しかし、このような遊技機では、遊技中に興奮した遊技者が上部の扉形前面部材を叩いた場合にコネクタ結合部に直接衝撃が加わるためコネクタの結合が不安定になるおそれがあり、さらに上下の扉形前面部材同士の継ぎ目に対し新たな防犯構造を要する課題がある。

【０１０２】

これに対し本発明の遊技機は、外本体１００に１枚の扉形前面部材２００を取り付け、該扉形前面部材２００に対して遊技ユニットを物理的に独立させた構成であり、さらに、コネクタホルダー４２８を配線中継部材１１３に接続した後、該コネクタホルダー４２８は、図５に示したように外本体１００に固定した部品（配線中継部材１１３）と結合し遊技ユニットから離間した独立構造になっているため、プリント基板にハンダ付けして用いる低コストで一般的なコネクタを使用した場合でも、輸送中においても、遊技中においても信頼性・耐久性に不安がない。また、遊技ユニットのみが機種変更時の交換対象であり、扉形前面部材２００は交換対象とならないため、機種変更のための遊技場の負担も軽くなる。

【０１０３】

[コネクタ４２５，４２７とコネクタ１２４，１２５の結合]

前記のようにコネクタ４２５とコネクタ４２７は、１つのコネクタホルダー４２８に取り付けられている。こうすることによりコネクタホルダー４２８を配線中継部材１１３の所定の位置にセットする１回の動作で２つのコネクタ４２５，４２７の接続が完了する。

しかし現実の問題として、２つのコネクタ４２５，４２７とコネクタホルダー４２８という独立した要素を寄せ集めて一体にする構造では、コネクタ４２５，４２７とコネクタ１２４，１２５の「正確な位置決め」という困難な問題に直面する。すなわち２つのコネクタ４２５，４２７と配線中継部材１１３側のコネクタ１２４，１２５の４要素の位置決めが全て正確でなければ、コネクタ４２５，１２４とコネクタ４２７，１２５の一括結合は不可能であるのに、そのような位置決めを量産品レベルのコストで達成するのは困難だからである。そのような問題を解決する１つの手段として、プリント基板にハンダ付けすることなく結合時の融通性を高める機構を施したいいわゆるドロワーコネクタを使用する方法が考えられるが、ドロワーコネクタ自体が高価であるため、まだコスト面の負担が大きい。

【０１０４】

これに対し実施形態の配線手段では、基板支持部材たる配線中継部材１１３のコネクタ基板１２２，１２３を分割してそれぞれにコネクタ１２４，１２５を装着し、そのコネクタ基板１２２，１２３の少なくとも一方を、配線中継部材１１３の取付板１２０とカバー体１２１の間の隙間に非固定的に納めてコネクタ４２７とコネクタ１２５の結合方向と直交する方向（ここでの「直交」は、厳密な９０度にこだわらず、社会通念上のほぼ９０度という程度の意味である。）に遊動可能状態にする手段を講じている。かかる構成においてコネクタホルダー４２８の結合照準をコネクタ４２５とコネクタ１２４に定めた場合、もう一方のコネクタ４２７とコネクタ１２５の相対位置に若干の狂いがあっても、コネクタ基板１２３が遊動してその狂いを矯正すべく移動するから、コネクタ４２７とコネクタ１２５の結合も可能になる。これにより基板固着型で安価なＤＩＮ規格のコネクタで十分

に対応できる。

【0105】

以上の遊技機は、固定したコネクタ接続用端子基板のコネクタに照準を合わせてコネクタホルダーを操作するようにすれば、他のコネクタ同士の相対位置に製造誤差等で若干の狂いがあっても、非固定のコネクタ接続用端子基板がコネクタごと遊動してその狂いを矯正すべく移動し誤差を吸収するから、結合照準でないコネクタ同士の結合も可能になる。従って1つのコネクタホルダーを用いて複数系統のコネクタの一括接続が可能である。しかも使用しているコネクタは、プリント基板にハンダ付けして用いるような汎用的で安価な例えばD I N規格のものであり、コストも安い。また、コネクタホルダーは、ナイラツチ（登録商標）等の固定手段で配線中継部材、ひいては該配線中継部材を介して外本体の背板に確実に固定される。一方、コネクタホルダーと遊技ユニットの間では、フレキシブルなハーネスを介してつながっているのみであり、遊技ユニットが動いたとしても、その動きはフレキシブルなハーネスが吸収するので、コネクタホルダーに動きは伝わらない。このため、たとえ輸送中の振動により外本体と遊技ユニットの間に相対的な動きが生じて

10

【0106】

なお、実施形態のように、小さいコネクタ125に対応する小さいコネクタ基板123を遊動可能とし、大きいコネクタ425、コネクタ124同士を結合の基準に定める構成は、その逆の構成に比べてコネクタ425、124、427、125の結合が楽に行える。小さいコネクタ基板123の方が軽い力で扱えるため、狂いの自動矯正が容易だからである。また、実施形態では、図9のようにコネクタ425、124の方がもう一方のコネクタ427、125より先に結合するようになっており、そうすることにより結合照準のコネクタ同士が合わせやすい。

20

【0107】

また、図9に拡大して示したように凸形のコネクタ425、427の凸部先端の周縁角部及び／又は凹形のコネクタ124、125の差込口の周縁角部に面取り部C（直線的な面取り、曲線的な面取りのいずれも可）を形成しておけば、面取り部Cのテーパに沿った誘導作用が、コネクタ同士の結合性をより良好にする。

30

【0108】

また、実施形態のように、配線中継部材113のコネクタ基板122、123を遊動可能にする構成の他、コネクタホルダー428側のコネクタ425、427の何れか一方を遊動可能にすることも可能であり、その場合も上記と同様の作用効果が得られる。なお、かかるコネクタホルダー428の具体例を図16-2に示した。この例では、コネクタホルダー428のホルダー主体429に雌ねじ付きの受筒429aを突設し、一方、コネクタ427の両横に遊孔427aを有する耳片427bを形成し、コネクタホルダー428の受筒429aにコネクタ427の遊孔427aを遊嵌させ、座金付きのビス427cをもって耳片427bの抜け止めとしている。そうすることによりコネクタ427は、コネクタホルダー428に対し、遊孔427aと受筒429aの径の差の範囲で自由に遊動し得る。この場合のコネクタ基板122、123は、一体にして取付板120に固定すればよい。また、実施形態では2つのコネクタを1つのコネクタグループとして取り扱ったが、1つのコネクタグループのコネクタ数は2以上でもよい。

40

【0109】

また、実施形態では図4、図12に示したように、ケース部材400の後面板405の裏側であって、前記図柄変動表示装置300の装置ケース302の下斜板310に向けて凹ませたケーブル溝437が形成され、該ケーブル溝437の両端近傍にケース部材400の側板404（又は後面板405）を貫く配線口438、438が開設されている。この配線口438、438とケーブル溝437は、図柄変動表示装置300と主制御基板409等とを接続するためのものであり、図11において図柄変動表示装置300の装置ケ

50

ース 302 の向かって右側面（扉形前面部材 200 の非ヒンジ側の側面）に設けたリール主中継基板 312 のケーブル 313（図 12 参照）を 1 つの配線口 438 からケース部材 400 の外に引き出し、そのケーブル 313 を図 12 のようにケーブル溝 437 に納め、さらにそのケーブル 313 の先を他の配線口 438 からケース部材 400 の中に戻して主制御基板 409 等につなぐようにしてある。なお、ケーブル溝 437 には所定の間隔でケーブル止め 439 が設けられていて、ケーブル溝 437 からケーブル 313 が脱落しないようになっている。

【0110】

しかして主制御基板 409 等とリール主中継基板 312 は、共にケース部材 400 の中にあるケース部材側電気部品であり、本来、ケース部材 400 の外にケーブル 313 を引き出す必要はない。それを取えてケース部材 400 に配線口 438、438 とケーブル溝 437 を設けてケーブル 313 を外伝いに迂回させるようにした理由は次のとおりである。

【0111】

リール主中継基板 312 の設置場所は、限られたスペースの中でコネクタを抜き差しする配線の作業性を考慮すると、図柄変動表示装置 300（装置ケース 302）の側面のうち扉形前面部材 200 の非ヒンジ側に相当する側が好ましい。もし逆に、扉形前面部材 200 のヒンジ側に相当する装置ケース 302 の側面にリール主中継基板 312 を設けると、開ききった扉形前面部材 200（図 1 参照。）とリール主中継基板 312 が近接位置で向かい合うため、コネクタの抜き差しに必要な広い作業空間が確保できないからである。しかし一方、リール主中継基板 312 の接続対象たる基板類（主制御基板 409、画像表示体 500 等）の接続部がケース部材 400 の扉形前面部材 200 のヒンジ側に相当する側にあると、ケーブル 313 がケース部材 400 の内部を横切る格好になる。そうすると前記装置ケース 302 をケース部材 400 に装着する際にケーブル 313 を噛み込んだり、逆に装置ケース 302 を引き出す際にケーブル 313 を引っ掛けるおそれがある。

【0112】

これに対し実施形態のように、ケース部材 400 に配線口 438、438 とケーブル溝 437 を設けてケーブル 313 を外伝いに迂回させるようにすれば、上記したようなケーブル 313 のトラブルは生じない。また、配線作業は、装置ケース 302 を所定の位置から若干引き出した状態で行う方が作業性がよく、それに伴って配線口 438 からリール主中継基板 312 までのケーブル 313 の長さは、配線代とでも言うべき余裕が設けられている。従って装置ケース 302 を所定の位置にセットした状態でケーブル 313 に弛みが生じ、引き出し量によってはケーブル 313 の弛みが大きくなる。そのようなケーブル 313 の弛みが大きい場合には、配線口 438 と横並びの位置にある、装置ケース 302 の下斜板 310 とケース部材 400 の奥のコーナー部分との間に出来る三角スペースにケーブル 313 の弛んだ部分を逃がすことができる。

【0113】

また、実施形態のようにケーブル溝 437 を装置ケース 302 の下斜板 310 に向かわせて膨らませるようにした場合には、ケース部材 400 の奥と装置ケース 302 の下斜板 310 との間にできるデッドスペースの有効活用役に役立つ。

なお、配線口 438、438 とケーブル溝 437 を使った配線は、リール主中継基板 312 のケーブル 313 に限定する必要はなく、ケース部材 400 の内部を横切るケーブル全てに適用できる。

【0114】

その他、図 11 中、符号 441 は機能分離中継端子板である。

【0115】

以上のように構成されるスロットマシン 1 は、ケース部材 400 を外本体 100 に装着し、必要な配線を完了した完成品の状態で工場から出荷される。そして、その完成品のまま遊技場の遊技機設置島に取り付けられるが、このとき図 24 想像線のように、外本体 100 の天板 103 と遊技機設置島の上栈 600 とを木ねじ等の固定部材 601 で止める場

10

20

30

40

50

合は、扉形前面部材 200 と画像表示体 500 を開放し、外本体 100 の貫通孔 132 に対しケース部材 400 の内側から天窓部 443 越しに固定部材 601 を挿通させ、さらにドライバー等の工具 602 で天窓部 443 越しに固定部材 601 を締め付けて外本体 100 の天板 103 と遊技機設置島の上栈 600 とを固定的に連結する。なお、貫通孔 132 は複数設けられているため、必要に応じてその中から任意に選択して使用することができる。例えば、上栈 600 の位置やサイズにばらつきがあってもその上栈 600 に対応する貫通孔 132 を選択することができる。また、遊技機をまるごと入れ替える場合に、使用する貫通孔 132 を変更すれば、上栈 600 の同じ位置に固定部材 601 の穴が開く弊害（いわゆる、ばか穴化）が防止できる。

【0116】

10

ところで、図 24 に示したように外本体 100 とケース部材 400 の間には隙間 S が形成されており、画像表示体 500 等から発生した熱が画像表示体 500 の冷却ファン（図示せず）で煽られ、ケース部材 400 の天窓部 443 から前記隙間 S を通って背板 104 の通気口 133 に至り、そこから遊技機設置島の内部に抜ける。このとき背板 104 とケース部材 400 の間に配線中継部材 113 があってこれが障壁のごとく作用して前記隙間 S を広範囲に塞ぐから、隙間 S を流れる熱気がこの部分で遮られ、配線中継部材 113 より上方にある背板 104 の通気口 133 から積極的に外部に放出される。従って放熱効果が高い。

【0117】

[遊技ユニットの交換]

20

遊技内容を変更する場合や、遊技機種を変更する場合には、外本体 100 及び扉前面部材 200 に配設されている部材や電気部品を残してそのまま継続使用すると共に、遊技ユニットのみを本体側（外本体 100 及び扉前面部材 200）に対して取り外し、新たな遊技ユニットを外本体 100 の開口 109 の内部に収納固定することになる。以下、遊技ユニットを交換する場合の具体的な作業手順を説明する。

【0118】

[遊技ユニットの外本体 100 からの取り外し]

図 3 に示す扉形前面部材 200 の自由端側の一侧の錠装置 215 にキー（鍵）を挿入して右回りに回すと錠が外れ、扉形前面部材 200 を外本体 100 から開放させることができる。扉形前面部材 200 を外本体 100 に対して手前に引くと、扉形前面部材 200 が回転軸 100a（図 1，図 38 参照）を中心として外本体 100 に対して内部を開放する方向に回動する。このとき、画像表示体 500 は、連結具 700（図 39 参照）により、扉形前面部材 200 の支持片 215b に支持された止め軸 703 の下端部分が、画像表示体 500 の固定軸部材 701 内を摺動するロッド 702 に連結されていることにより、画像表示体 500 がヒンジ金具 420（図 38 参照）を中心に扉形前面部材 200 と一体となって回動する。これにより、ケース部材 400 の開口部 401 が露出した状態となる。

30

【0119】

次に、ケース部材 400 の開口部 401 に手を入れ、その奥の配線作業空間 408 内のコネクタホルダー 428（図 16-1 参照）を配線中継部材 113 から外す。図 5 に示すように、コネクタホルダー 428 は左右のボタン形パネルファスナー 432，432 により配線中継部材 113 の支持筒 128，128 に固定されている。左右のボタン形パネルファスナー 432，432 を摘み、手前方向に 5mm ほど引くと、左右のボタン形パネルファスナー 432，432 と支持筒 128，128 との結合が外れる。そして、コネクタホルダー 428 の左右の取着片 431，431 を手で支持して手前方向に引くことにより、配線中継部材 113 のコネクタ 124 とコネクタホルダー 428 のコネクタ 425 とのコネクタ結合が外れると共に、配線中継部材 113 のコネクタ 125 とコネクタホルダー 428 のコネクタ 427 とのコネクタ結合が外れることにより、両コネクタ 425，427 を抜くことができる。配線中継部材 113 から取り外したコネクタホルダー 428 は、仮止め棚 418 のベンチ部 433 に配置するようにする（図 6 参照）。これにより、遊技ユニットを輸送中にコネクタホルダー 428 が移動したりすることがない。

40

50

【0120】

次に、図22に示されている上部左右のストッパー117を遊技ユニットの内部から手で回してケース部材400の係止孔442に係合しない位置に回転させる（ケース部材400の前方向への移動規制の解除）。また、下部のストッパー117（図1，図17参照）を図17で2点鎖線で示される位置に回転させて倒す（ケース部材400の前方向への移動規制の解除）。

【0121】

次に、図39に示す連結具700の止め軸703をスプリング703aの付勢に抗して上方に持ち上げることで、止め軸703とロッドとの係合を解除した状態としたまま、画像表示体500をヒンジ金具420（図38参照）を中心にケース部材400の開口部401を閉鎖する方向に回転させる。そして、画像表示体500でケース部材400の開口部401を閉鎖した状態とし、図11に示すロック片421を時計回りに回転させて、その先端を画像表示体500の裏側に突設した受部508に係合し、この状態で画像表示体500をケース部材400の開口部401の上部を閉じた位置にロックする。これにより、遊技ユニットが外本体100の仕切板105（図1参照）に載っただけの状態となる。

10

【0122】

次いで、図柄変動表示装置300の下方となるケース部材400の下部の下把手316（図1，図11参照）に手を掛けて手前方向に引くことにより、遊技ユニットをケース部材400と共に外本体100に対して手前方向に引き出す。そして、ケース部材400の上面に設けられた把手口422に手を掛けて一気に遊技ユニットを引き出す。以上のようにして、遊技ユニットを外本体100から取り外す。なお、前記把手口422は遊技ユニットの重心のほぼ真上に位置しているため、安定して持つことができる。なお、新たな遊技ユニットを外本体100の開口109の内部に収納固定する手順は逆となる。

20

【0123】

[スロットマシンに配備される電気系統]

次に、スロットマシン1に配備される電気系統について説明する。スロットマシン1の制御構成は、図42乃至図44に示すように、遊技ユニット側に配備された主制御基板409及び周辺制御基板750から構成されており、各種制御が分担されている。図42は遊技ユニット（図11の分解斜視図に示されているように図柄変動表示装置300＋ケース部材400＋画像表示体500よりなる）側に配備された主制御基板409及び本体側（外本体100の背板104に配設された配線中継部材113）に配備された主中継基板122のブロック図である。また、図45は、配線中継部材113に収納される主中継基板122及び周辺中継基板123の正面図である。

30

【0124】

[主中継基板122]

主中継基板122は、図45に示すように、電源基板112sとの接続用のコネクタCN1（以下、主中継基板122のコネクタCN1という）と、主制御基板409に繋がっているハーネス付きコネクタ425（図16-1参照）と接続されるコネクタ124（図14及び図15参照、以下、主中継基板122のコネクタCN2という）と、後述の扉形前面部材200の裏面に配備される主扉中継基板850と接続されるコネクタCN3（以下、主中継基板122のコネクタCN3という）と、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータ（図示せず）に対してスロットマシン1の遊技情報を出力するために中継する外部中継端子板131（図1参照）と接続されるコネクタCN4（以下、主中継基板122のコネクタCN4という）と、メダル払出装置110と接続されるコネクタCN5（以下、主中継基板122のコネクタCN5という）と、メダル用補助収納箱111の内部に配設されたメダル補助収納庫スイッチ111aと接続されるコネクタCN6（以下、主中継基板122のコネクタCN6という）と、扉開放検知スイッチ220と接続されるコネクタCN7（以下、主中継基板122のコネクタCN7という）とを備えている。主中継基板122は、単純に各種信号や電源電圧を素通りさせる中継（中継入力又は中継出

40

50

力)の役割を果たす。なお、以下の説明では、基板毎にコネクタがあるので、符号「CN」は異なる基板で重複することがある。

【0125】

図42の電源基板112sは、AC24V(2つの端子)を入力として、主制御基板409のメモリのバックアップ電源や各種の直流作動電源(+30V電源、+12V電源、+24V電源)を生成し、主中継基板122のコネクタCN1に供給する。なお、符号FG(1つの端子)は、図示しない電源ハーネスを介して遊技島設備のアースに接続される。また、筐体FG端子(1つの端子)は、遊技機本体の金属部分にアースとして接続される。

【0126】

図46は、主中継基板122のコネクタCN1、CN4、CN5、CN6及びCN7のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。図42及び図46に示すように、主中継基板122のコネクタCN1(対電源基板112s)は12ピンで構成されている。コネクタCN1の1番ピン～5番ピンは何れもグラウンドGNDの中継入力である。6番ピンはバックアップ電源(-)(0V)の中継入力であり、7番ピン及び8番ピンは+30V電源の中継入力であり、9番ピン及び10番ピンはいずれも+12V電源の中継入力であり、11番ピンは+24V電源の中継入力であり、12番ピンはバックアップ電源(+)(+5V)の中継入力である。

【0127】

主中継基板122のコネクタCN4(対外部中継端子板131)は10ピンで構成されている。コネクタCN4の1番ピンは外部信号5の中継出力、2番ピンは外部信号4の中継出力、3番ピンは外部信号3の中継出力、4番ピンは外部信号2の中継出力、5番ピンは外部信号1の中継出力である。また、コネクタCN4の6番ピンはメダル払出信号の中継出力であり、7番ピンはメダル投入信号の中継出力である。さらに、コネクタCN4の8番ピン～10番ピンは何れも+24V電源の中継出力である。

【0128】

主中継基板122のコネクタCN5(対メダル払出装置110)は5ピンで構成されている。コネクタCN5の1番ピンはS+5V(センサ用+5V電源を意味する、以下、センサ用+5V電源という)の中継出力であり、2番ピンは遊技メダル払出カウントスイッチ信号の中継入力であり、3番ピンはグラウンドGNDであり、4番ピンは遊技メダル払出ドライブ1の中継出力であり、5番ピンは遊技メダル払出ドライブ2の中継出力である。

【0129】

主中継基板122のコネクタCN6(対メダル補助収納庫スイッチ111a)は2ピンで構成されている。コネクタCN5の1番ピンはオーバーフロースイッチ(メダル補助収納庫スイッチ111a)の信号の中継入力であり、2番ピンはグラウンドGNDである。また、主中継基板122のコネクタCN7(対扉開放検知スイッチ220)は2ピンで構成されている。コネクタCN7の1番ピンは扉開放検知スイッチ220の信号の中継入力であり、2番ピンはグラウンドGNDである。

【0130】

図47は、主中継基板122のコネクタCN3のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。図42及び図47に示すように、主中継基板122のコネクタCN3は30ピンで構成され、主扉中継基板850に接続されている。図42において一点鎖線で囲われている「ドアブロック」で示されるように、主扉中継基板850及び主扉中継基板850にコネクタ接続されているメダルセレクト207、貯留メダル精算ボタン209、MAXベットボタン206、1ベットボタン205、始動レバー210、リール停止ボタン211(211a～211c)及び打止め解除/エラー解除スイッチ215cは扉形前面部材200に配設されている。

【0131】

図51は、スロットマシン1の扉形前面部材200の裏面図である。扉形前面部材200は、スロットマシンの外本体100(図1参照)の前面に横開きの扉状に回動可能に取

10

20

30

40

50

り付けられている。図 5 1 に示すように、扉形前面部材 2 0 0 の裏面の略中央には、内部に主扉中継基板（図示せず）と扉装飾駆動基板（図示せず）を収納した扉基板収納ケース 8 0 0 が配設されている。

【0132】

また、図 5 2 は扉基板収納ケース 8 0 0 の斜視図である。図 5 2 に示すように、扉基板収納ケース 8 0 0 は、内部に扉装飾駆動基板 8 6 0（符号のみ図示）を収納した四角形状をなした扉装飾駆動基板収納部分 8 0 1 の側部に、扉装飾駆動基板よりも小型の四角形状で、内部に主扉中継基板 8 5 0（符号のみ図示）を収納した主扉中継基板収納部分 8 0 2 が一体に形成されている。

【0133】

図 4 2 に示すように、主扉中継基板 8 5 0 にはメダルセレクト 2 0 7、貯留メダル精算ボタン 2 0 9、MAXベットボタン 2 0 6、1ベットボタン 2 0 5、始動レバー 2 1 0、リール停止ボタン 2 1 1（左リール停止ボタン 2 1 1 a、中リール停止ボタン 2 1 1 b、右リール停止ボタン 2 1 1 c）、打止め解除／エラー解除スイッチ 2 1 5 c が接続されている。

【0134】

図 5 2 において、符号 8 0 3 は扉基板収納ケース 8 0 0 の上面全体を覆う収納ケースカバーであり、主扉中継基板収納部分 8 0 2 の収納ケースカバー 8 0 3 の外面に、メダルセレクト 2 0 7 に接続されたハーネス付きコネクタを接続するメダルセレクト用接続コネクタ 8 5 1（図 4 2 に示すように 1 0 ピンで構成）と、貯留メダル精算ボタン 2 0 9 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する貯留メダル精算ボタン用接続コネクタ 8 5 2（図 4 2 に示すように 2 ピンで構成）と、MAXベットボタン 2 0 6 に接続されたハーネス付きコネクタを接続するMAXベットボタン用接続コネクタ 8 5 3（図 4 2 に示すように 4 ピンで構成）と、1ベットボタン 2 0 5 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する1ベットボタン用接続コネクタ 8 5 4（図 4 2 に示すように 2 ピンで構成）と、始動レバー 2 1 0 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する始動レバー用接続コネクタ 8 5 5（図 4 2 に示すように 3 ピンで構成）と、リール停止ボタン 2 1 1 に接続されたハーネス付きコネクタを接続するリール停止ボタン用接続コネクタ 8 5 6（図 4 2 に示すように 8 ピンで構成）と、打止め解除／エラー解除スイッチ 2 1 5 c に接続されたハーネス付きコネクタを接続する打止め解除／エラー解除スイッチ用接続コネクタ 8 5 7（図 4 2 に示すように 2 ピンで構成）と、主として主扉中継基板 8 5 0 から本体側の主中継基板 1 2 2 へ各信号を送出する対本体接続コネクタ部材 8 5 8（3 0 ピン雌型で構成）とが露出した状態で配設されている。

【0135】

主扉中継基板 8 5 0 と主中継基板 1 2 2 との接続は、主扉中継基板 8 5 0 の対本体接続コネクタ部材 8 5 8（CN1）に対応接続するコネクタ部材を一端に備えた対本体接続用ハーネス付きコネクタ（従来より周知の接続部材であるため図示せず）を用いて行われ、主扉中継基板 8 5 0 の対本体接続コネクタ部材 8 5 8（CN1）に対本体接続用ハーネス付きコネクタの一端を接続し、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN3（図 4 2 参照）に対本体接続用ハーネス付きコネクタ 9 0 0（図 1 4 参照）の他端を接続する。

【0136】

図 4 7 に示すように、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN3 の 1 番ピンは + 2 4 V 電源の中継出力であり、2 番ピンはメダルセレクト 2 0 7 のロックアウトソレノイドへの駆動信号の中継出力であり、3 番ピンはグランド GND である。4 番ピンはメダルセレクト 2 0 7 のメダル通過センサ用 + 5 V 電源の中継出力であり、5 番ピンはメダルセレクト 2 0 7 のメダル通過センサ（メダル投入スイッチ 1）信号の中継入力であり、6 番ピンはメダルセレクト 2 0 7 のメダル通過センサ（メダル投入スイッチ 2）信号の中継入力であり、7 番ピンはメダルセレクト 2 0 7 のメダル投入レバー検知スイッチの信号の中継入力であり、8 番ピンはグランド GND である。

【0137】

9 番ピンは貯留メダル精算ボタン 2 0 9（貯留メダル精算スイッチ）のスイッチ信号の中継入力であり、1 0 番ピンはグラウンド GND である。1 1 番ピンはセンサ用 + 5 V 電源の中継出力であり、1 2 番ピンは MAX ベットボタン 2 0 6（貯留メダル投入スイッチ 2）のスイッチ信号の中継入力であり、1 3 番ピンは貯留メダル投入スイッチ LED の点灯信号の中継出力であり、1 4 番ピンはグラウンド GND である。1 5 番ピンはセンサ用 + 5 V 電源の中継出力であり、1 6 番ピンは 1 ベットボタン 2 0 5（貯留メダル投入スイッチ 1）のスイッチ信号の中継入力であり、1 7 番ピンはグラウンド GND である。1 8 番ピンは始動レバー 2 1 0（スタート操作手段）のレバーセンサのセンサ用 + 5 V 電源の中継出力であり、1 9 番ピンはグラウンド GND であり、2 0 番ピンは始動レバー 2 1 0 のレバーセンサ信号の中継入力である。

10

【0 1 3 8】

2 1 番ピンは第 1 リールに対応した左リール停止ボタン 2 1 1 a の信号の中継入力であり、2 2 番ピンは第 2 リールに対応した中リール停止ボタン 2 1 1 b の信号の中継入力であり、2 3 番ピンは第 3 リールに対応した右リール停止ボタン 2 1 1 c の信号の中継入力であり、2 4 番ピンはグラウンド GND である。2 5 番ピンはセンサ用 + 5 V 電源の中継出力であり、2 6 番ピンは停止ボタン LED 1 の点灯信号の中継出力であり、2 7 番ピンは停止ボタン LED 2 の点灯信号の中継出力であり、2 8 番ピンは停止ボタン LED 3 の点灯信号の中継出力である。2 9 番ピンはセンサ用 + 5 V 電源の中継出力であり、3 0 番ピンはリセットスイッチ（打止め解除／エラー解除スイッチ 2 1 5 c）の信号の中継入力である。

20

【0 1 3 9】

[主中継基板 1 2 2 と主制御基板 4 0 9 とのコネクタ接続]

図 4 2 に示すように、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 は主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 と接続される（図 1 5 のコネクタ 1 2 4 と図 1 6 - 1 のハーネス 4 2 4 付きのコネクタ 4 2 5 との接続を介して接続される）。主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 及び主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 は、6 4 ピンで構成されている。

【0 1 4 0】

図 4 8 は、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図であり、図 4 9 は、主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。なお、図 4 8 の主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 のピン番号と図 4 9 の主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 のピン番号とは同一の番号同士が対応している。

30

【0 1 4 1】

主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 1 番ピンは外部信号 5 の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 1 番ピンは外部信号 5 の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 2 番ピンは外部信号 4 の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 2 番ピンは外部信号 4 の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 3 番ピンは外部信号 3 の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 3 番ピンは外部信号 3 の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 4 番ピンは外部信号 2 の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 4 番ピンは外部信号 2 の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 5 番ピンは外部信号 1 の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 5 番ピンは外部信号 1 の中継入力である。

40

【0 1 4 2】

主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 6 番ピンはメダル払出信号出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 6 番ピンはメダル払出信号の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 7 番ピンはメダル投入信号出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 7 番ピンはメダル投入信号の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 8 番ピンはグラウンド GND であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 8 番ピンもグラウンド GND である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ CN 1 の 9 番ピンは遊技メダル払出カウントスイッチ信号の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ CN 2 の 9 番ピン

50

は遊技メダル払出カウンタスイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の10番ピンはグラウンドGNDであり、主中継基板122のコンネクタCN2の10番ピンもグラウンドGNDである。

【0143】

主制御基板409のコンネクタCN1の11番ピン及び12番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ1の出力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の11番ピン及び12番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ1の中継入力である。主制御基板409のコンネクタCN1の13番ピン及び14番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ2の出力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の13番ピン及び14番ピンは遊技メダル払出装置ドライブ2の中継入力である。

10

【0144】

主制御基板409のコンネクタCN1の15番ピンはグラウンドGNDであり、主中継基板122のコンネクタCN2の15番ピンもグラウンドGNDである。主制御基板409のコンネクタCN1の16番ピンはオーバーフロースイッチ信号（メダル補助収納庫スイッチ111aのスイッチ信号）の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の16番ピンはオーバーフロースイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の17番ピンは扉開放検知スイッチ信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の17番ピンは扉開放検知スイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の18番ピン～23番ピンは何れもグラウンドGNDであり、主中継基板122のコンネクタCN2の18番ピン～23番ピンも何れもグラウンドGNDである。

20

【0145】

主制御基板409のコンネクタCN1の24番ピンはメダルセレクト207のロックアウトソレノイドへの駆動信号の出力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の24番ピンはメダルセレクト207のロックアウトソレノイドへの駆動信号の中継入力である。主制御基板409のコンネクタCN1の25番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ1信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の25番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ1信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の26番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ2信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の26番ピンはメダルセレクト207のメダル投入スイッチ2信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の27番ピンはメダルセレクト207のメダル投入レバー検知スイッチ信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の27番ピンはメダルセレクト207のメダル投入レバー検知スイッチ信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の28番ピンは貯留メダル精算スイッチ信号（貯留メダル精算ボタン209）の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の28番ピンは貯留メダル精算スイッチ信号の中継出力である。

30

【0146】

主制御基板409のコンネクタCN1の29番ピンは貯留メダル投入スイッチ1信号（1ベットボタン205）の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の29番ピンは貯留メダル投入スイッチ1信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の30番ピンは貯留メダル投入スイッチ2信号（MAXベットボタン206）の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の30番ピンは貯留メダル投入スイッチ2信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の31番ピンは始動レバー210のレバーセンサ信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の31番ピンは始動レバー210のレバーセンサ信号の中継出力である。

40

【0147】

主制御基板409のコンネクタCN1の32番ピンはリセットスイッチ（打止め解除／エラー解除スイッチ215c）の信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の32番ピンはリセットスイッチ（打止め解除／エラー解除スイッチ215c）の信号の中継出力である。主制御基板409のコンネクタCN1の33番ピンは第1リールに対応した左リール停止ボタン211aの信号の入力であり、主中継基板122のコンネクタCN2の

50

3 3 番ピンは第 1 リールに対応した左停止ボタン 2 1 1 a の信号の中継出力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 3 4 番ピンは第 2 リールに対応した中リール停止ボタン 2 1 1 b の信号の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 3 4 番ピンは第 2 リールに対応した中リール停止ボタン 2 1 1 b の信号の中継出力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 3 5 番ピンは第 3 リールに対応した右リール停止ボタン 2 1 1 c の信号の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 3 5 番ピンは第 3 リールに対応した右リール停止ボタン 2 1 1 c の信号の中継出力である。

【0 1 4 8】

主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 3 6 番ピンは停止ボタン L E D 1 の点灯信号の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 3 6 番ピンは停止ボタン L E D 1 の点灯信号の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 3 7 番ピンは停止ボタン L E D 2 の点灯信号の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 3 7 番ピンは停止ボタン L E D 2 の点灯信号の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 3 8 番ピンは停止ボタン L E D 3 の点灯信号の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 3 8 番ピンは停止ボタン L E D 3 の点灯信号の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 3 9 番ピンは貯留メダル投入スイッチ L E D の点灯信号の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 3 9 番ピンは貯留メダル投入スイッチ L E D の点灯信号の中継入力である。

【0 1 4 9】

主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 4 0 番ピンはバックアップ電源（－）（0 V）の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 4 0 番ピンはバックアップ電源（－）（0 V）の中継出力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 4 1 番ピンは S + 5 V（センサ用 + 5 V 電源）の出力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 4 1 番ピンは S + 5 V（センサ用 + 5 V 電源）の中継入力である。主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 4 2 番ピンはバックアップ電源（＋）（+ 5 V）の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 4 2 番ピンはバックアップ電源（＋）（+ 5 V）の中継出力である。

【0 1 5 0】

主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 4 3 番ピン～4 9 番ピンは何れもグラウンド G N D であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 4 3 番ピン～4 9 番ピンも何れもグラウンド G N D である。また、主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 5 0 番ピン～5 6 番ピンは何れも + 1 2 V 電源の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 5 0 番ピン～5 6 番ピンは何れも + 1 2 V 電源の中継出力である。

【0 1 5 1】

主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 5 7 番ピン～6 0 番ピンは何れもグラウンド G N D であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 5 7 番ピン～6 0 番ピンも何れもグラウンド G N D である。また、主制御基板 4 0 9 のコネクタ C N 1 の 6 1 番ピン～6 4 番ピンは何れも + 3 0 V 電源の入力であり、主中継基板 1 2 2 のコネクタ C N 2 の 6 1 番ピン～6 4 番ピンは何れも + 3 0 V 電源の中継出力である。

【0 1 5 2】

[主制御基板]

図 4 3 は遊技ユニット側に配備された主制御基板 4 0 9 及び周辺制御基板 7 5 0 のブロック図である。図 4 3 に示すように、主制御基板 4 0 9 には、前述の主中継基板 1 2 2 が接続される他、1 2 ピンで構成されるコネクタにより遊技状態表示基板 4 5 0 が接続され、2 4 ピンで構成されるコネクタを介してリール主中継基板 3 1 2 が接続され、1 個が 8 ピンで構成されるコネクタ 2 個により機能分離中継端子板 4 4 1 が接続されている。なお、図示されていないが、遊技状態表示基板 4 5 0 にはクレジット表示部、ゲーム数表示部、払出枚数表示部、メダルインランプ、スタートランプ、ベットランプ、ボーナスフラグ告知ランプ等が設けられている。リール主中継基板 3 1 2 には、左リール 3 0 1 a に対応したリールモータ中継基板が 8 ピンで構成されるコネクタを介して接続され、中リール 3 0 1 b に対応したリールモータ中継基板が 8 ピンで構成されるコネクタを介して接続され

10

20

30

40

50

、右リール 301c に対応したリールモータ中継基板が 8 ピンで構成されるコネクタを介して接続されている。

【0153】

主制御基板 409 は、図示していないが、マイクロプロセッサとしての主制御 MPU、入出力デバイス（I/O デバイス）としての主制御 I/O ポート、上述した、左リール駆動モータ 303a、中リール駆動モータ 303b 及び右リール駆動モータ 303c に駆動信号を出力するドライブ回路、スロットマシン 1 の設定（例えば、設定 1～6）を変更する設定キー（鍵穴）、設定スイッチ／エラー解除、打止有無スイッチ、精算有無スイッチ等を備えて構成されている。主制御 MPU には、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する ROM と、一時的にデータを記憶する RAM とが内蔵されており、その動作（システム）を監視するウォッチドックタイマや不正を防止するための機能等も内蔵されている。

10

【0154】

主制御 MPU は、上述した、1 ベットボタン 205、MAX ベットボタン 206、貯留メダル精算ボタン 209、始動レバー 210、リール停止ボタン 211（左リール停止ボタン 211a、中リール停止ボタン 211b、右リール停止ボタン 211c）、メダルセレクト 207（ロックアウトソレノイド、通過センサ、レバーセンサ）、扉開放検知スイッチ 220、メダル払出装置 110 の遊技メダル払出カウントスイッチ及びメダル用補助収納箱 111 のメダル補助収納庫スイッチ 111a からの検出信号が主制御 I/O ポートを介して入力されており、これらの検出信号に基づいて、ロックアウトソレノイド、クレジット表示部、ゲーム数表示部、払出枚数表示部、メダルインランプ、スタートランプ、ベットランプ、ボーナスフラグ告知ランプ及びメダル払出装置 110 の駆動手段への駆動信号を、主制御 I/O ポートを介して、出力する。

20

【0155】

また、主制御 MPU は、主制御 I/O ポート及びリール主中継基板 312、各リールモータ中継基板を介して左リール 301a、中リール 301b 及び右リール 301c をそれぞれ回転させる左リール駆動モータ 303a、中リール駆動モータ 303b 及び右リール駆動モータ 303c への駆動信号を出力したり、左リール 301a、中リール 301b 及び右リール 301c の原位置をそれぞれ検出する左リール位置センサ、中リール位置センサ及び右リール位置センサからの検出信号が入力されたりする。

30

【0156】

主制御 MPU は、主制御 I/O ポートを介して、設定スイッチ／エラー解除、打止有無スイッチ、精算有無スイッチ、打止め解除／エラー解除スイッチ 215c からの信号が入力されたり、メダル払出信号、メダル投入信号や遊技ステータス等を外部中継端子板 131 に出力されたりする。

【0157】

「設定スイッチ／エラー解除」

設定スイッチ／エラー解除は設走キーの状況によって役割が変わる。設定キーが OFF のときは（遊技可能状態）、エラー解除スイッチとして機能する。一方、設定キーが ON のときは（設定変更状態）、設定スイッチとして機能する。

40

【0158】

〔設定キーと設定スイッチ／エラー解除〕

次に、スロットマシン 1 の設定の変更手順について説明する。まず、スロットマシン 1 を電源 OFF の状態とし、その状態で設定キースイッチを操作する。詳しくは、設定キースイッチに所定のキーを差し込んでキーを右へ 90 度回転させる。次に、設定キースイッチにキーが差し込まれた状態でスロットマシン 1 を電源 ON にする。電源 ON は、電源ユニットの電源スイッチを操作することによって行なう。電源 ON にすると、現在のスロットマシン 1 の設定がクレジット表示部に表示される（例えば、設定 1 の場合にはクレジット表示部に「1」が表示される）。次に、設定スイッチを操作する。設定スイッチを操作すると、クレジット表示部に表示されていた設定値に 1 が加算された数値が表示される。

50

但し、表示されている数値が6の場合は、加算されずに表示される値が1に戻る。このように設定スイッチを操作して、クレジット表示部に所望の設定の値が表示されると、始動レバー210を操作する。始動レバー210を操作することによって、設定が確定する。キースwitchを左へ90度回転させ、設定キースwitchに差し込まれているキーを抜く。そして、次に電源投入されたときには、先ほど設定した設定値で遊技機が動作する。

【0159】

[打止め有無スイッチ]

まず、「打止め」とはボーナスゲームが終了した後にメダルを受け付けられない状態にすることである。打止め有無スイッチはボーナスゲームが終了した後に「打止め」にするか、それとも継続してゲームを行うことを許容するかを決定するスイッチである。

10

【0160】

[精算有無スイッチ]

「精算」とはボーナスゲームが終了した後にクレジットを精算、つまりクレジット分のメダルを払い出すことを意味する。精算有無スイッチは、ボーナスゲームが終了した後に「精算」にするか、それとも「精算」しないかを決定するスイッチである。

【0161】

外部中継端子板131は、遊技場（ホール）に設置されたホールコンピュータと電氣的に接続されている。このホールコンピュータは、メダル投入信号によりスロットマシン1に投入されたメダルの枚数を把握し、メダル払出信号によりスロットマシン1が払い出したメダルの枚数を把握し、遊技ステータスによりスロットマシン1の遊技状態等を把握することによって、計数管理を行っている。

20

【0162】

図43において、主制御基板409には、1つが8ピンで構成されるコネクタ2つにより機能分離中継端子板441が接続されている。また、機能分離中継端子板441には、1つが8ピンで構成されるコネクタ2つにより後述する周辺制御基板750（サブ制御基板）が接続されている。なお、矢印のついていない8ピンで構成されるコネクタは電源中継用であり、グラウンドGNDが4ピン、+12V電源が2ピン、+30V電源が2ピンで構成されている。また、主制御基板409→機能分離中継端子板441→周辺制御基板750というように、矢印付きで示される8ピンで構成されるコネクタは遊技に関する各種コマンド送信用であり、パラレルデータ（コマンド）D0～D3の4ピン、SEL（セレクト信号）が1ピン、WR（ライト信号、請求項1のストロブ信号に相当する）が1ピン、停電予告信号が1ピン、グラウンドGNDが1ピンで構成されている。主制御MPUは、遊技に関する各種コマンドを、主制御I/O及び機能分離中継端子板441を介して、後述する周辺制御基板750に送信するようになっている。

30

【0163】

[主制御基板409と周辺制御基板750とのコネクタ接続]

図55は、主制御基板409のコネクタCN4及びコネクタCN5と、周辺制御基板750のコネクタCN1及びCN2とによる各コネクタのピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。図55に示すように、主制御基板409のコネクタCN4は周辺制御基板750のコネクタCN1と接続され、主制御基板409のコネクタCN5は周辺制御基板750のコネクタCN2と接続される。主制御基板409のコネクタCN4及び周辺制御基板750のコネクタCN1は8ピンで構成され、主制御基板409のコネクタCN5及び周辺制御基板750のコネクタCN2は8ピンで構成されている。なお、主制御基板409のコネクタCN4のピン番号と周辺制御基板750のコネクタCN1のピン番号とは同一の番号同士が対応し、主制御基板409のコネクタCN5のピン番号と周辺制御基板750のコネクタCN2のピン番号とは同一の番号同士が対応している。なお、主制御基板409のコネクタCN5と周辺制御基板750のコネクタCN2とは、遊技に関する各種コマンド送信用である。

40

【0164】

主制御基板409のコネクタCN4の1番ピン及び2番ピンはグラウンドGNDであり、

50

周辺制御基板 750 のコネクタ CN1 の 1 番ピン及び 2 番ピンもグランド GND である。主制御基板 409 のコネクタ CN4 の 3 番ピン及び 4 番ピンは +12V 電源の出力であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN1 の 3 番ピン及び 4 番ピンは +12V 電源の入力である。また、主制御基板 409 のコネクタ CN4 の 5 番ピン及び 6 番ピンは +30V 電源の出力であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN1 の 5 番ピン及び 6 番ピンは +30V 電源の入力である。さらに、主制御基板 409 のコネクタ CN4 の 7 番ピン及び 8 番ピンはグランド GND であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN1 の 7 番ピン及び 8 番ピンもグランド GND である。

【0165】

主制御基板 409 のコネクタ CN5 の 1 番ピン～4 番ピンは、パラレルのコマンドデータ D0～D3 の各出力であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 1 番ピン～4 番ピンはコマンドデータ D0～D3 の各入力である。主制御基板 409 のコネクタ CN5 の 5 番ピンは SEL 信号（セレクト信号）の出力であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 5 番ピンは SEL 信号の入力である。なお、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 5 番ピンは、周辺制御基板 750 に配備されると共に、前述のコマンドデータ D0～D3 に対応した演出に関する制御を行うサブ CPU の割込端子（INT2 端子）に接続されている。主制御基板 409 のコネクタ CN5 の 6 番ピンは WR 信号（ライト信号、なお、請求項 1 に記載のストロブ信号に相当する）の出力であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 6 番ピンは WR 信号の入力である。なお、本実施形態における WR 信号は、一般にはストロブ信号と呼ばれているものと同義である。なお、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 6 番ピンは、前記サブ CPU の割込端子（INT1 端子）に接続されている。主制御基板 409 のコネクタ CN5 の 7 番ピンは停電予告信号の出力であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 7 番ピンは停電予告信号の入力である。また、主制御基板 409 のコネクタ CN5 の 8 番ピンはグランド GND であり、周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 の 8 番ピンもグランド GND である。

【0166】

[周辺制御基板 750（サブ制御基板）]

周辺制御基板 750 は、図示していないが、マイクロプロセッサとしての周辺制御 MPU（サブ CPU に相当する）、各種処理プログラムや各種コマンドを記憶する周辺制御 ROM、画像表示体 500 を表示制御する VDP（Video Display Processor の略）、15.9 液晶モジュール 500b に表示する各種画像を記憶する画像 ROM、高音質の演奏を行う音源 IC、この音源 IC が参照する音楽及び効果音等の音情報が記憶されている音 ROM を備えて構成されている。前記周辺制御 MPU は、パラレル入出力ポート及びシリアル入出力ポート等の各種入出力ポートを内蔵している。

【0167】

周辺制御基板 750 には、前述の機能分離中継端子板 441 が 2 個の 8 ピンで構成されたコネクタで接続される他、2 ピンで構成されるコネクタによりリール照明 LED 基板（上）503a が接続され、2 ピンで構成されるコネクタによりリール照明 LED 基板（下）503b が接続され、12 ピンで構成されるコネクタを介してリール周辺中継基板 317 が接続されている。リール周辺中継基板 317 には、左リール 301a（第 1 リール）に対応したバックライト中継基板が 4 ピンで構成されるコネクタを介して接続され、さらに該バックライト中継基板に第 1 リールを背後から照明する発光体を備えたバックライト基板がコネクタ接続されている。同様に、リール周辺中継基板 317 に、中リール 301b（第 2 リール）に対応したバックライト中継基板が 4 ピンで構成されるコネクタを介して接続され、さらに該バックライト中継基板に第 2 リールを背後から照明する発光体を備えたバックライト基板がコネクタ接続されている。また、リール周辺中継基板 317 に、右リール 301c（第 3 リール）に対応したバックライト中継基板が 4 ピンで構成されるコネクタを介して接続され、さらに該バックライト中継基板に第 3 リールを背後から照明する発光体を備えたバックライト基板がコネクタ接続されている。

【0168】

また、周辺制御基板 750 には、3 ピンで構成されるコネクタにより液晶インバータ基板 500 a が接続され、20 ピンで構成されるコネクタにより 15.9 液晶モジュール 500 b が接続され、2 ピンで構成されるコネクタにより画像表示体 500 のファンモータ 500 c が接続されている。さらに、液晶インバータ基板 500 a と 15.9 液晶モジュール 500 b とが 3 ピンで構成されるコネクタによって接続され、液晶インバータ基板 500 a は +30 V 電源を入力として +200 V 程度のバックライト用作動電圧を生成し、前記 15.9 液晶モジュール 500 b に与える。

【0169】

[周辺制御基板 750 と周辺中継基板 123 とのコネクタ接続]

図 44 は遊技ユニット側に配備された周辺制御基板 750 及び本体側（外本体 100 の背板 104 に配設された配線中継部材 113）に配備された周辺中継基板 123 のブロック図である。周辺制御基板 750 と周辺中継基板 123 とは、20 ピンで構成されるコネクタ接続により接続されている。また、周辺中継基板 123 は、先に示した図 45 に示されている。

【0170】

[周辺中継基板 123]

周辺中継基板 123 は、図 45 に示すように、周辺制御基板 750 に繋がっているハーネス付きコネクタ 427（図 16-1 参照）と接続されるコネクタ 125（図 14 及び図 15 参照、以下、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 という）と、後述の扉形前面部材 200 の裏面に配備される扉装飾駆動基板 860 と接続されるコネクタ CN2（以下、周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 という）と、低音スピーカ（図 1 の外本体 100 内部の下部に配置されているメダル払出装置 110 の後方位置において背板 104 に配設されているスピーカ、図 25 参照）と接続されるコネクタ CN3（以下、周辺中継基板 123 のコネクタ CN3 という）とを備えている。周辺中継基板 123 は、単純に各種信号や電源電圧を素通りさせる中継（中継入力又は中継出力）の役割を果たす。

【0171】

図 44 に示すように、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 は周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 と接続される（図 15 のコネクタ 125 と図 16-1 のハーネス 426 付きのコネクタ 427 との接続を介して接続される）。周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 及び周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 は、20 ピンで構成されている。

【0172】

図 50 は、周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 並びにコネクタ CN3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号とを示す図である。

【0173】

周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 の 1 番ピンは -SPK-W2 であり（低音スピーカ 221 のウーハ W2 用のマイナス出力であり）、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 の 1 番ピンは -SPK-W2 の中継入力である（低音スピーカ 221 のウーハ W2 用のマイナス中継入力である）。周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 の 2 番ピンは +SPK-W2 であり（低音スピーカ 221 のウーハ W2 用のプラス出力であり）、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 の 2 番ピンは +SPK-W2 の中継入力である（低音スピーカ 221 のウーハ W2 用のプラス中継入力である）。

【0174】

周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 の 3 番ピンは -SPK-W1 であり（低音スピーカ 221 のウーハ W1 用のマイナス出力であり）、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 の 3 番ピンは -SPK-W1 の中継入力である（低音スピーカ 221 のウーハ W1 用のマイナス中継入力である）。周辺制御基板 750 のコネクタ CN3 の 4 番ピンは +SPK-W1 であり（低音スピーカ 221 のウーハ W1 用のプラス出力であり）、周辺中継基板 123 のコネクタ CN1 の 4 番ピンは +SPK-W1 の中継入力である（低音スピーカ 22

1のウーハW1用のプラス中継入力である)。

【0175】

周辺制御基板750のコネクタCN3の5番ピンは-SPK-Lであり(左スピーカ201aのマイナス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の5番ピンは-SPK-Lの中継入力である(左スピーカ201aのマイナス中継入力である)。周辺制御基板750のコネクタCN3の6番ピンは+SPK-Lであり(左スピーカ201aのプラス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の6番ピンは+SPK-Lの中継入力である(左スピーカ201aのプラス中継入力である)。

【0176】

周辺制御基板750のコネクタCN3の7番ピンは-SPK-Rであり(右スピーカ201bのマイナス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の7番ピンは-SPK-Rの中継入力である(右スピーカ201bのマイナス中継入力である)。周辺制御基板750のコネクタCN3の8番ピンは+SPK-Rであり(右スピーカ201bのプラス出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の8番ピンは+SPK-Rの中継入力である(右スピーカ201bのプラス中継入力である)。

【0177】

周辺制御基板750のコネクタCN3の9番ピン及び10番ピンはグランドGNDであり、周辺中継基板123のコネクタCN1の9番ピン及び10番ピンもグランドGNDである。周辺制御基板750のコネクタCN3の11番ピン及び12番ピンは+12V電源の出力であり、周辺中継基板123のコネクタCN1の11番ピン及び12番ピンは+12V電源の中継入力である。

【0178】

周辺制御基板750のコネクタCN3の13番ピン及び14番ピンはグランドGNDであり、周辺中継基板123のコネクタCN1の13番ピン及び14番ピンもグランドGNDである。

【0179】

周辺制御基板750のコネクタCN3の15番ピンはS-LATCHの出力であり(ラッチ信号出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の15番ピンはS-LATCHの中継入力である(ラッチ信号の中継入力である)。周辺制御基板750のコネクタCN3の16番ピンはS-MODEの出力であり(モード信号出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の16番ピンはS-MODEの中継入力である(モード信号の中継入力である)。周辺制御基板750のコネクタCN3の17番ピンはS-CLKの出力であり(クロック信号の出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の17番ピンはS-CLKの中継入力である(クロック信号の中継入力である)。周辺制御基板750のコネクタCN3の18番ピンはS-DATAであり(シリアル点灯データの出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の18番ピンはS-DATAの中継入力である(シリアル点灯データの中継入力である)。

【0180】

周辺制御基板750のコネクタCN3の19番ピンはSEL1であり(セレクト信号1の出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の18番ピンはSEL1の中継入力である(セレクト信号1の中継入力である)。周辺制御基板750のコネクタCN3の20番ピンはSEL0であり(セレクト信号0の出力であり)、周辺中継基板123のコネクタCN1の20番ピンはSEL0の中継入力である(セレクト信号0の中継入力である)。

【0181】

また、図44に示すように、周辺中継基板123のコネクタCN2は20ピンで構成され、扉装飾駆動基板860に接続されている。図44において一点鎖線で囲われている「ドアブロック」で示されるように、扉装飾駆動基板860、トップ装飾基板871、左上装飾基板872、左下装飾基板873、右上装飾基板874、右下装飾基板875、下パネル照明点灯基板876、Lスピーカ(左スピーカ)201a、Rスピーカ(右スピーカ

10

20

30

40

50

） 201b 及び下パネル照明点灯基板 876 に接続されている下パネル照明 877 は、扉形前面部材 200 に配設されている。

【0182】

図 44 に示すように、扉装飾駆動基板 860 にはトップ装飾基板 871、左上装飾基板 872、左下装飾基板 873、右上装飾基板 874、右下装飾基板 875、下パネル照明点灯基板 876、L スピーカ 201a、R スピーカ 201b が接続されている。このように、扉形前面部材 200 に配設された扉側装飾発光体（後述）の点灯駆動を行う扉装飾駆動基板 860 が周辺制御基板 750 とは別体とされて扉形前面部材 200 に配設されている。

【0183】

図 52 に示すように、扉基板収納ケース 800 の扉装飾駆動基板収納部分 801 の収納ケースカバー 803 の外面に、トップ装飾基板 871 に接続されたハーネス付きコネクタを接続するトップ装飾基板用接続コネクタ 861（図 44 に示すように 12 ピンで構成）と、左上装飾基板 872 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する左上装飾基板用接続コネクタ 862（図 44 に示すように 13 ピンで構成）と、左下装飾基板 873 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する左下装飾基板用接続コネクタ 863（図 44 に示すように 6 ピンで構成）と、右上装飾基板 874 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する右上装飾基板用接続コネクタ 864（図 44 に示すように 13 ピンで構成）と、右下装飾基板 875 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する右下装飾基板用接続コネクタ 865（図 44 に示すように 6 ピンで構成）と、下パネル照明点灯基板 876 に接続されたハーネス付きコネクタを接続する下パネル照明点灯基板用接続コネクタ 866（図 44 に示すように 2 ピンで構成）と、L スピーカ 201a に接続されたハーネス付きコネクタを接続する L スピーカ用接続コネクタ 867（図 44 に示すように 2 ピンで構成）と、R スピーカ 201b に接続されたハーネス付きコネクタを接続する R スピーカ用接続コネクタ 868（図 44 に示すように 2 ピンで構成）と、扉装飾駆動基板 860 から本体側の周辺中継基板 123 へ各信号を送出する対本体接続コネクタ部材 859（20 ピン雌型で構成）とが露出した状態で配設されている。

【0184】

〔周辺中継基板 123 と扉装飾駆動基板 860 とのコネクタ接続〕

図 44 に示すように、周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 は周辺制御基板 750 のコネクタ CN1 と接続される。周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 及び周辺制御基板 750 のコネクタ CN2 は、20 ピンで構成されている。

【0185】

扉装飾駆動基板 860 と周辺中継基板 123 との接続は、扉装飾駆動基板 860 の対本体接続コネクタ部材 859（CN1）に対応接続するコネクタ部材を一端に備えた対本体接続用ハーネス付きコネクタ（従来より周知の接続部材であるため図示せず）を用いて行われ、扉装飾駆動基板 860 の対本体接続コネクタ部材 859（CN1）に対本体接続用ハーネス付きコネクタの一端を接続し、周辺中継基板 123 のコネクタ CN2（図 45 参照）に対本体接続用ハーネス付きコネクタ 910（図 14 参照）の他端を接続する。

【0186】

図 50 においては周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 のみを示し、扉装飾駆動基板 860 の CN1 は図示を省略している。周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 の 1 番ピンは SEL0 の中継出力であり（セレクト信号 0 の中継出力であり）、扉装飾駆動基板 860 の 1 番ピンは SEL0 の入力である（セレクト信号 0 の入力である）。周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 の 2 番ピンは SEL1 の中継出力であり（セレクト信号 1 の中継出力であり）、扉装飾駆動基板 860 の 2 番ピンは SEL1 の入力である（セレクト信号 1 の入力である）。

【0187】

周辺中継基板 123 のコネクタ CN2 の 3 番ピンは S-DATA の中継出力であり（シリアル点灯データの中継出力であり）、扉装飾駆動基板 860 の 3 番ピンは S-DAT

10

20

30

40

50

Aの入力である（シリアル点灯データの入力である）。周辺中継基板123のコネクタCN2の4番ピンはSCLKの中継出力であり（クロック信号の中継出力であり）、扉装飾駆動基板860の4番ピンはSCLKの入力である（クロック信号の入力である）。

【0188】

周辺中継基板123のコネクタCN2の5番ピンはSMODEの中継出力であり（モード信号の中継出力であり）、扉装飾駆動基板860の5番ピンはSMODEの入力である（モード信号の入力である）。周辺中継基板123のコネクタCN2の6番ピンはSLATCHの中継出力であり（ラッチ信号の中継出力であり）、扉装飾駆動基板860の6番ピンはSLATCHの入力である（ラッチ信号の入力である）。 10

【0189】

周辺中継基板123のコネクタCN2の7番ピン及び8番ピンはグラウンドGNDであり、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の7番ピン及び8番ピンもグラウンドGNDである。周辺中継基板123のコネクタCN2の9番ピン及び10番ピンは+12V電源の中継出力であり、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の9番ピン及び10番ピンは+12V電源の入力である。周辺中継基板123のコネクタCN2の11番ピン及び12番ピンはグラウンドGNDであり、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の11番ピン及び12番ピンもグラウンドGNDである。

【0190】

周辺中継基板123のコネクタCN2の13番ピン及び14番ピンは+SPK-Rの中継出力であり（右スピーカ201bのプラス中継出力であり）、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の13番ピン及び14番ピンは+SPK-Rの入力である（右スピーカ201bのプラス入力である）。周辺中継基板123のコネクタCN2の15番ピン及び16番ピンは-SPK-Rの中継出力であり（右スピーカ201bのマイナス中継出力であり）、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の15番ピン及び16番ピンは-SPK-Rの入力である（右スピーカ201bのマイナス入力である）。 20

【0191】

周辺中継基板123のコネクタCN2の17番ピン及び18番ピンは+SPK-Lの中継出力であり（左スピーカ201aのプラス中継出力であり）、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の17番ピン及び18番ピンは+SPK-Lの入力である（左スピーカ201aのプラス入力である）。周辺中継基板123のコネクタCN2の19番ピン及び20番ピンは-SPK-Lの中継出力であり（左スピーカ201aのマイナス中継出力であり）、扉装飾駆動基板860のコネクタCN1の19番ピン及び20番ピンは-SPK-Lの入力である（左スピーカ201aのマイナス入力である）。 30

【0192】

[周辺中継基板123と低音スピーカ221とのコネクタ接続]

図44に示すように、周辺中継基板123のコネクタCN3は低音スピーカ221と接続される。周辺中継基板123のコネクタCN3は4ピンで構成されている。図50に示すように、周辺中継基板123のコネクタCN3の1番ピンは+SPK-W1であり（低音スピーカ221のウーハW1用のプラス出力であり）、同コネクタCN3の2番ピンは-SPK-W1であり（低音スピーカ221のウーハW1用のマイナス出力であり）、同コネクタCN3の3番ピンは+SPK-W2であり（低音スピーカ221のウーハW2用のプラス出力であり）、同コネクタCN3の4番ピンは-SPK-W2である（低音スピーカ221のウーハW2用のマイナス出力である）。 40

【0193】

[扉形前面部材200の各装飾基板の配置]

上述のトップ装飾基板871、左上装飾基板872、左下装飾基板873、右上装飾基板874、右下装飾基板875、下パネル照明点灯基板876の各配設位置を図3において示す。トップ装飾基板871は、扉形前面部材200の前面上半部に配されている透明板214aの左右方向に向いた上辺を形成する縁部材214bの中に嵌め込まれている。 50

左上装飾基板 872 は、透明板 214a の上下方向に向いた左辺を形成する縁部材 214b の中に嵌め込まれている。左下装飾基板 873 は、各リール停止ボタン 211a ~ 211c の下方に配置された意匠板 230（透明な樹脂製の板に遊技機種を象徴させるキャラクター等が印刷されている部材）の左側方に位置する略三角形の装飾パネルの内部に嵌め込まれている。右上装飾基板 874 は、透明板 214a の上下方向に向いた右辺を形成する縁部材 214b の中に嵌め込まれている。右下装飾基板 875 は、意匠板 230 の右側方に位置する略三角形の装飾パネルの内部に嵌め込まれている。下パネル照明点灯基板 876 及び下パネル照明 877 は、意匠板 230 の背後に配置されている。なお、下パネル照明点灯基板 876 はインバータで構成され、下パネル照明 877 は冷陰極管で構成され、意匠板 230 を背後から照明する。

10

【0194】

[周辺制御基板 750 による制御]

図 43 に示されているサブ制御ブロックは、図 43 において点線で区切られている部分及び図 44 に記載されている周辺中継基板 123 に接続されているドアブロック部分と低音スピーカ 221 で構成されている。図 43 の周辺制御基板 750 の周辺制御 MPU（サブ CPU に相当する）は、主制御基板 409 から各種コマンドを受信すると、この各種コマンドに基づいて、前述のリール照明 LED 基板 503a, 503b やバックライト基板（第 1 リール ~ 第 3 リール）の発光ダイオードを点灯する点灯信号を出力したり、前述の左上装飾基板 872 に配設された発光体及び左下装飾基板 873 に配設された発光体で構成された左発光体 217A（後述）、右上装飾基板 874 に配設された発光体及び右下装飾基板 875 に配設された発光体により構成された右発光体 217B（後述）を階調点灯する階調点灯信号（点灯制御する点灯制御用データの一態様）を、扉形前面部材 200 の裏面に配置した、周辺制御基板 750 と別体に設けた扉装飾駆動基板 860 を介して出力したり、上述したトップ装飾基板 871 に配設された上発光体 217C（後述）を点滅する点滅信号（点灯制御する点灯制御用データの一態様）を、扉装飾駆動基板 860 を介して出力したりする。

20

【0195】

なお、左発光体 217A 及び右発光体 217B への点滅信号や上発光体 217C への階調点灯信号は、前述の周辺制御 MPU のシリアル入出力ポートからクロック信号 S-CLK と同期して出力されたシリアルデータ S-DATA（点灯制御用データに相当する）と、パラレル入出力ポートから出力されたモード信号 S-MODE、ラッチ信号 S-LATCH 及びセレクト信号 SEL0, SEL1 と、に基づいて、扉装飾駆動基板 860 が左発光体 217A、右発光体 217B 及び上発光体 217C に出力するようになっている。

30

【0196】

周辺制御基板 750 の VDP は、周辺制御 MPU から出力された制御信号に基づいて画像 ROM から画像を読み出して 15.9 液晶モジュール 500b の表示制御を行う。15.9 液晶モジュール 500b にはバックライト（冷陰極管）が内蔵されており、液晶インバータ基板 500a によって点灯されている。

【0197】

周辺制御基板 750 の音源 IC は、周辺制御 MPU から出力された制御信号に基づいて音 ROM から音情報を読み込み、周辺中継基板 123 を中継して接続された低音スピーカ 221 と、扉装飾駆動基板 860 を介して扉形前面部材 200 の Lスピーカ 201a, Rスピーカ 201b とから各種演出に合わせた音楽及び効果音等が流れるよう制御を行う。

40

【0198】

[扉装飾駆動基板 860]

次に、扉装飾駆動基板 860 について説明する。図 53 は扉装飾駆動基板の簡易的な回路図である。扉装飾駆動基板 860 は、図 53 に示すように、セレクト回路 860a、スイッチ回路 860b、駆動回路 860c を備えて構成されており、ここでは、まず扉装飾駆動基板 860 に入力される各種信号について説明し、続けてセレクト回路 860a、スイッチ回路 860b、駆動回路 860c について説明する。なお、図 53 では、セレクト

50

回路 8 6 0 a 等 に 供 給 さ れ る 制 御 電 圧 で あ る 直 流 + 5 ボ ル ト (V) や 左 発 光 体 2 1 7 A 等 に 供 給 さ れ る 駆 動 電 圧 で あ る 直 流 + 1 2 V の 図 示 を 省 略 し た。

【 0 1 9 9 】

[扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 に 入 力 さ れ る 各 種 信 号]

扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 は、 図 5 3 に 示 す よ う に、 周 辺 制 御 基 板 7 5 0 の 周 辺 制 御 M P U (シ リ ア ル 入 出 力 ポ ー ト) か ら ク ロ ッ ク 信 号 S - C L K と 同 期 し て シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A が 入 力 さ れ て い る。 ク ロ ッ ク 信 号 S - C L K は、 本 実 施 形 態 で は 1 秒 (s) あ た り 2 5 0 k b (キ ロ ビ ッ ト) の 情 報 が 出 力 で き る よ う に 設 定 さ れ て い る。

【 0 2 0 0 】

シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A は、 デ ー タ の 形 式 の 異 な る、 左 発 光 体 2 1 7 A 及 び 右 発 光 体 2 1 7 B を 階 調 点 灯 す る 階 調 点 灯 デ ー タ と、 上 発 光 体 2 1 7 C を 点 滅 す る 点 滅 デ ー タ と が 含 ま れ て い る。 こ こ で 階 調 点 灯 デ ー タ は、 階 調 デ ー タ 及 び 点 灯 デ ー タ か ら 構 成 さ れ て い る。 な お、 こ れ ら の 点 滅 デ ー タ 及 び 階 調 点 灯 デ ー タ は、 周 辺 制 御 基 板 7 5 0 の 周 辺 制 御 R O M に 予 め テ ー ブ ル と し て 別 々 に 複 数 記 憶 さ れ て お り、 周 辺 制 御 M P U が 必 要 に 応 じ て そ れ ら の テ ー ブ ル を 参 照 し て 1 つ の シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A と し て 作 成 し、 扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 に 出 力 す る よ う に な っ て い る。

【 0 2 0 1 】

扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 に は、 ク ロ ッ ク 信 号 S - C L K、 シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A の ほ か に、 周 辺 制 御 M P U (パ ラ レ ル 入 出 力 ポ ー ト) か ら セ レ ク ト 信 号 S E L 0、 S E L 1、 モ ー ド 信 号 S - M O D E 及 び ラ ッ チ 信 号 S - L A T C H が 入 力 さ れ て い る。 セ レ ク ト 信 号 S E L 0、 S E L 1 は、 周 辺 制 御 M P U (シ リ ア ル 入 出 力 ポ ー ト) か ら 出 力 さ れ て い る シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A が 点 滅 デ ー タ で あ る か 階 調 点 灯 デ ー タ で あ る か を ス イ ッ チ 回 路 8 6 0 b に 伝 え る 信 号 で あ り、 モ ー ド 信 号 S - M O D E は、 階 調 点 灯 デ ー タ が 階 調 デ ー タ で あ る か 点 灯 デ ー タ で あ る か を 駆 動 回 路 8 6 0 c に 伝 え る 信 号 で あ り、 ラ ッ チ 信 号 S - L A T C H は、 駆 動 回 路 8 6 0 c が 取 り 込 ん だ シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A に 基 づ い て、 左 発 光 体 2 1 7 A 及 び 右 発 光 体 2 1 7 B に 階 調 点 灯 信 号 を 出 力 開 始 す る 旨 を、 ス イ ッ チ 回 路 8 6 0 b を 介 し て 駆 動 回 路 8 6 0 c に 伝 え た り、 上 発 光 体 2 1 7 C に 点 滅 信 号 を 出 力 開 始 す る 旨 を、 ス イ ッ チ 回 路 8 6 0 b を 介 し て 駆 動 回 路 8 6 0 c に 伝 え た り す る 信 号 で あ る。

【 0 2 0 2 】

な お、 周 辺 制 御 基 板 7 5 0 と 扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 と の 基 板 間 の 配 線 は、 両 端 に 接 続 用 の コ ネ ク タ (2 0 ピ ン) を 有 す る ハ ー ネ ス 付 き コ ネ ク タ の 一 端 が 周 辺 制 御 基 板 7 5 0 の コ ネ ク タ C N 3 (2 0 ピ ン) に 接 続 さ れ、 図 1 6 - 1 に 示 す よ う に 前 記 ハ ー ネ ス (4 2 6) 付 き コ ネ ク タ の 他 端 4 2 7 が コ ネ ク タ ホ ル ダ ー 4 2 8 に 取 り 付 け ら れ る と 共 に (以 上 の 構 成 が 遊 技 ユ ニ ッ ト 側)、 図 8 (a) に 示 す よ う に、 配 線 中 継 部 材 1 1 3 に 収 め ら れ た 周 辺 中 継 基 板 1 2 3 の コ ネ ク タ 1 2 5 (図 4 4 及 び 図 4 5 で は C N 1、 2 0 ピ ン) (外 本 体 1 0 0 側) と 接 続 さ れ て い る。 そ し て、 図 1 4 に 示 す よ う に、 両 端 に 接 続 用 の コ ネ ク タ (2 0 ピ ン) を 有 す る ハ ー ネ ス 9 1 0 付 き コ ネ ク タ の 一 端 が、 周 辺 中 継 基 板 1 2 3 の コ ネ ク タ C N 2 (2 0 ピ ン) に 接 続 さ れ、 ハ ー ネ ス 9 1 0 付 き コ ネ ク タ の 他 端 が、 扉 形 前 面 部 材 2 0 0 に 引 き 伸 ば さ れ て 扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 の コ ネ ク タ C N 1 (2 0 ピ ン) と 接 続 さ れ て い る (図 5 2 で は 符 号 8 5 9、 図 4 4 参 照)。 こ れ ら の ハ ー ネ ス を 介 し て、 周 辺 制 御 M P U か ら の ク ロ ッ ク 信 号 S - C L K、 シ リ ア ル デ ー タ S - D A T A、 セ レ ク ト 信 号 S E L 0、 S E L 1、 モ ー ド 信 号 S - M O D E 及 び ラ ッ チ 信 号 S - L A T C H が 扉 装 飾 駆 動 基 板 8 6 0 に 伝 わ る よ う に な っ て い る。

【 0 2 0 3 】

[セ レ ク ト 回 路 8 6 0 a]

セ レ ク ト 回 路 8 6 0 a は、 図 5 3 に 示 す よ う に、 イ ン バ ー タ I C 1 A、 I C 1 B (本 実 施 形 態 で は、 東 京 芝 浦 電 気 製 : T C 7 4 H C 1 4)、 論 理 積 I C 2 A、 I C 3 A (本 実 施 形 態 で は、 東 京 芝 浦 電 気 製 : T C 7 4 H C 0 8) を 備 え て 構 成 さ れ て い る。

【 0 2 0 4 】

インバータ I C 1 A, I C 1 B の各々は、8つの反転回路を備えており、その2つ (I C 1 A, I C 1 B) にセレクト信号 S E L 0, S E L 1 がそれぞれ入力されている。論理積 I C 2 A, I C 3 A は、4つの論理積回路を備えている (なお、後述の I C 2 B ~ I C 2 D、I C 3 B ~ I C 3 D も同様)。インバータ I C 1 A の入力端子 1 に入力されたセレクト信号 S E L 0 は、入力された論理を反転して出力端子 2 から反転セレクト信号 S E L 0 ' として出力され、論理積 I C 2 A の入力端子 2 に入力されている。論理積 I C 2 A の入力端子 1 にはセレクト信号 S E L 1 が入力されており、論理積 I C 2 A は論理積回路であるため、入力端子 1, 2 の論理積をとってその演算結果が出力端子 3 からスイッチ回路 8 6 0 b に出力される。

【0205】

10

インバータ I C 1 B の入力端子 3 に入力されたセレクト信号 S E L 1 は、入力された論理を反転して出力端子 4 から反転セレクト信号 S E L 1 ' として出力され、論理積 I C 3 A の入力端子 2 に入力されている。論理積 I C 3 A の入力端子 1 にはセレクト信号 S E L 0 が入力されており、論理積 I C 3 A は論理積回路であるため、入力端子 1, 2 の論理積をとってその演算結果が出力端子 3 からスイッチ回路 8 6 0 b に出力される。

【0206】

[スイッチ回路 8 6 0 b]

セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果が入力されるスイッチ回路 8 6 0 b は、図 5 3 に示すように、論理積 I C 2 B ~ I C 2 D, I C 3 B ~ I C 3 D を備えて構成されている。論理積 I C 2 B, I C 3 B の入力端子 4 にはシリアルデータ S - D A T A が入力され、論理積 I C 2 B, I C 3 B の入力端子 5 にはセレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果が入力されている。論理積 I C 2 B, I C 3 B は論理積回路であるため、入力端子 4, 5 の論理積をとってその演算結果が出力端子 6 から駆動回路 8 6 0 c に出力される。

20

【0207】

このように、セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果によって (I C 2 A の出力が H I であるときは I C 3 A の出力が L O W、I C 3 A の出力が H I であるときは I C 2 A の出力が L O W)、シリアルデータ S - D A T A を、論理積 I C 2 B の出力端子 6 から駆動回路 8 6 0 c に出力するか又は論理積 I C 3 B の出力端子 6 から駆動回路 8 6 0 c に出力するか、を切り替えている。

30

【0208】

なお、周辺制御基板 7 5 0 と扉装飾駆動基板 8 6 0 との基板間を電氣的に接続する図示しないハーネスにノイズが侵入してセレクト信号 S E L 0, S E L 1 が同論理になると、セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果によって (I C 2 A, I C 3 A の出力が共に L O W であることによって)、シリアルデータ S - D A T A を、論理積 I C 2 B の出力端子 6 から駆動回路 8 6 0 c に出力せず、かつ論理積 I C 3 B の出力端子 6 から駆動回路 8 6 0 c に出力せずになる。これにより、ノイズの影響を受けたシリアルデータ S - D A T A を駆動回路 8 6 0 c に出力することがなくなる (意図しないシリアルデータ S - D A T A が駆動回路 8 6 0 c に出力されることを防止する)。このように、セレクト信号 S E L 0, S E L 1 はシリアルデータ S - D A T A のノイズ対策としての役割も担っている。

40

【0209】

論理積 I C 2 C, I C 3 C の入力端子 9 にはクロック信号 S - C L K が入力され、論理積 I C 2 C, I C 3 C の入力端子 1 0 にはセレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果が入力されている。論理積 I C 2 C, I C 3 C は論理積回路であるため、入力端子 9, 1 0 の論理積をとってその演算結果が出力端子 8 から駆動回路 8 6 0 c に出力される。

【0210】

このように、セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果によって (I C 2 A の出力が H I であるときは I C 3 A の出力が L O W、I C 3 A の出力が H I

50

であるときは I C 2 A の出力が L O W)、クロック信号 S - C L K を、論理積 I C 2 C の出力端子 8 から駆動回路 8 6 0 c に出力するか又は論理積 I C 3 C の出力端子 8 から駆動回路 8 6 0 c に出力するか、を切り替えている。

【0211】

なお、周辺制御基板 7 5 0 と扉装飾駆動基板 8 6 0 との基板間を電氣的に接続する図示しないハーネスにノイズが侵入してセレクト信号 S E L 0, S E L 1 が同論理になると、セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果によって (I C 2 A, I C 3 A の出力が共に L O W であることによって)、クロック信号 S - C L K を、論理積 I C 2 C の出力端子 8 から駆動回路 8 6 0 c に出力せず、かつ論理積 I C 3 C の出力端子 8 から駆動回路 8 6 0 c に出力せずになる。これにより、ノイズの影響を受けたクロック信号 S - C L K を駆動回路 8 6 0 c に出力することがなくなる。このように、セレクト信号 S E L 0, S E L 1 はクロック信号 S - C L K のノイズ対策としての役割も担っている。

10

【0212】

論理積 I C 2 D, I C 3 D の入力端子 1 2 にはラッチ信号 S - L A T C H が入力され、論理積 I C 2 D, I C 3 D の入力端子 1 3 にはセレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果が入力されている。論理積 I C 2 D, I C 3 D は論理積回路であるため、入力端子 1 2, 1 3 の論理積をとってその演算結果が出力端子 1 1 から駆動回路 8 6 0 c に出力される。

【0213】

このように、セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果によって (I C 2 A の出力が H I であるときは I C 3 A の出力が L O W、I C 3 A の出力が H I であるときは I C 2 A の出力が L O W)、ラッチ信号 S - L A T C H を、論理積 I C 2 D の出力端子 1 1 から駆動回路 8 6 0 c に出力するか又は論理積 I C 3 D の出力端子 1 1 から駆動回路 8 6 0 c に出力するか、を切り替えている。

20

【0214】

なお、周辺制御基板 7 5 0 と扉装飾駆動基板 8 6 0 との基板間を電氣的に接続する図示しないハーネスにノイズが侵入してセレクト信号 S E L 0, S E L 1 が同論理になると、セレクト回路 8 6 0 a の論理積 I C 2 A, I C 3 A による演算結果によって (I C 2 A, I C 3 A の出力が共に L O W であることによって)、ラッチ信号 S - L A T C H を、論理積 I C 2 D の出力端子 1 1 から駆動回路 8 6 0 c に出力せず、かつ論理積 I C 3 D の出力端子 1 1 から駆動回路 8 6 0 c に出力せずになる。これにより、ノイズの影響を受けたラッチ信号 S - L A T C H を駆動回路 8 6 0 c に出力することがなくなる。このように、セレクト信号 S E L 0, S E L 1 はラッチ信号 S - L A T C H のノイズ対策としての役割も担っている。

30

【0215】

[駆動回路 8 6 0 c]

スイッチ回路 8 6 0 b の論理積 I C 2 B ~ I C 2 D, I C 3 B ~ I C 3 D による演算結果が入力される駆動回路 8 6 0 c は、図 5 3 に示すように、点滅制御 I C 4、左側用階調制御 I C 5、右側用階調制御 I C 6 を備えて構成されている。

40

【0216】

[点滅制御 I C 4]

点滅制御 I C 4 は、本実施形態では、東京芝浦電気製の T B 6 2 7 0 9 を用いている。この T B 6 2 7 0 9 は、定電流ドライバであり、発光ダイオード等を直接駆動することができる。点滅制御 I C 4 の D A T A - I N 端子には、スイッチ回路 8 6 0 b の論理積 I C 3 B の演算結果、つまりシリアルデータ S - D A T A が入力され、点滅制御 I C 4 の C L O C K 端子には、スイッチ回路 8 6 0 b の論理積 I C 3 C の演算結果、つまりクロック信号 S - C L K が入力され、点滅制御 I C 4 の L O A D 端子には、スイッチ回路 8 6 0 b の論理積 I C 3 D の演算結果、つまりラッチ信号 S - L A T C H が入力されている。なお、点滅制御 I C 4 で取り込まれるシリアルデータ S - D A T A は、その詳細な説明は後述す

50

るが、セレクト信号SEL0, SEL1の論理を制御し、点滅データとなるようになっている。

【0217】

このように、点滅制御IC4は、シリアルデータS-DATA（点滅データ）を取り込み、ラッチ信号S-LATCHが入力されると、これを契機として取り込んだシリアルデータS-DATA（点滅データ）に基づいて、OUT-a端子～OUT-g端子から上発光体217Cに点滅信号を出力する。この点滅信号は定電流であり、この定電流が上発光体217Cに流れて上発光体217Cが点灯又は点滅する。

【0218】

[左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6]

左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6は、本実施形態では、テキサス・インスツルメント(TI)製のTLC5922を用いている。このTLC5922には16チャンネルの出力があり、各出力チャンネルは個別のON/OFF制御に加え、チャンネルごとに、0～80ミリアンペア(mA)の範囲でプログラム可能な定電流を流すことができる(これらの設定はMODE信号に基づいて行われる)。また、1個の外付け抵抗(図示しない)により最大出力電流を設定し、この最大出力電流に対して、0～127の128段階で出力電流を、チャンネルごとに出力することができる。

【0219】

左側用階調制御IC5のSIN端子には、スイッチ回路860bの論理積IC2Bの演算結果、つまりシリアルデータS-DATAが入力され、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6のSCLK端子には、スイッチ回路860bの論理積IC2Cの演算結果、つまりクロック信号SCLKが入力され、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6のXLAT端子には、スイッチ回路860bの論理積IC2Dの演算結果、つまりラッチ信号S-LATCHが入力されている。また、左側用階調制御IC5のSOUT端子と右側用階調制御IC6のSIN端子とが電氣的に接続されており、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6がデイジーチェーン接続されている。これにより、左側用階調制御IC5のSIN端子に入力されたシリアルデータS-DATAはSOUT端子から右側用階調制御IC6のSIN端子に入力され、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6はシリアルデータS-DATAを取り込むことができる。左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6のMODE端子には、モード信号S-MODEが入力されている。なお、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6で取り込まれるシリアルデータS-DATAは、その詳細な説明は後述するが、セレクト信号SEL0, SEL1の論理を制御し、階調データ及び点灯データから構成された階調点灯データとなるようになっている。

【0220】

このように、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6は、シリアルデータS-DATA（階調点灯データ）を取り込み、ラッチ信号S-LATCHが入力されると、これを契機として取り込んだシリアルデータS-DATA（階調点灯データ）に基づいて、左側用階調制御IC5はそのOUT0端子～OUT15端子から左発光体217Aに階調点灯信号を出力し、右側用階調制御IC6はそのOUT0端子～OUT15端子から右発光体217Bに階調点灯信号を出力する。この階調点灯信号は、設定された階調データに基づいて最大出力電流に対して0～127段階の電流が左発光体217A及び右発光体217Bに流れて左発光体217A及び右発光体217Bが点灯又は階調点灯する。

【0221】

[点滅データ及び階調点灯データの出力シーケンス]

次に、上述した周辺制御基板750の周辺制御MPU（シリアル入出力ポート）から出力するシリアルデータS-DATAの出力シーケンスについて説明する。このシリアルデータS-DATAは、上述したように、点滅データ及び階調データにより構成されており、周辺制御基板750の周辺制御ROMに予めテーブルとして複数記憶されている。周辺制御MPUは、必要に応じてそれらのテーブルを参照して1つのシリアルデータS-DATA

TAとして作成し、扉装飾駆動基板860に出力する。

【0222】

図54はシリアルデータの出力シーケンスの一例を示すタイミングチャートである。周辺制御基板750の周辺制御MPUは、図54に示すように、パラレル入出力ポートからセレクト信号SEL0の論理をHIにして出力するとともに、セレクト信号SEL1の論理をLOWにして出力する（タイミングT0）。セレクト信号SEL0の論理をHI、セレクト信号SEL1の論理をLOWにすることでシリアルデータS-DATAが点滅データであることを扉装飾駆動基板860に伝えている。

【0223】

タイミングT0の後、点滅データの出力シーケンスを開始し（タイミングT1）、シリアル入出力ポートからクロック信号S-CLKと同期してシリアルデータS-DATAである点滅データを扉装飾駆動基板860に1ビットずつ出力するとともにパラレル入出力ポートからラッチ信号S-LATCHの論理をLOWにして出力することによって、図53に示した、扉装飾駆動基板860の点滅制御IC4が点滅データを取り込む。その後、シリアル入出力ポートから点滅データをすべて出力すると、パラレル入出力ポートからラッチ信号S-LATCHの論理をHIにして出力することによって、点滅制御IC4は、ラッチ信号S-LATCHを契機として取り込んだ点滅データに基づいて上発光体217Cに点滅信号を出力し、上発光体217Cが点灯又は点滅する。

【0224】

パラレル入出力ポートからラッチ信号S-LATCHの論理をHIにして出力した後、パラレル入出力ポートからセレクト信号SEL1の論理をLOWからHIにして出力する（タイミングT2）。これにより、点滅データの出力シーケンスが完了する。

【0225】

タイミングT2の後、パラレル入出力ポートからセレクト信号SEL0の論理をHIからLOWにして出力し、階調点灯データの出力シーケンスを開始する（タイミングT3）。セレクト信号SEL0の論理をLOW、セレクト信号SEL1の論理をHIにすることでシリアルデータS-DATAが階調データであることを扉装飾駆動基板860に伝えている。

【0226】

タイミングT3の後、シリアル入出力ポートからクロック信号S-CLKと同期してシリアルデータS-DATAである階調データを扉装飾駆動基板860に1ビットずつ出力するとともにパラレル入出力ポートからラッチ信号S-LATCHの論理をLOWにして出力することによって、図53に示した扉装飾駆動基板860の左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6が階調点灯データを取り込む。このとき、モード信号S-MODEの論理がHIとなっているため、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6は階調点灯データのうち階調データを取り込む。

【0227】

シリアル入出力ポートから階調点灯データのうち階調データをすべて出力すると、図示しないが、パラレル入出力ポートからラッチ信号S-LATCHの論理をLOWからHIにして出力し、その後、ラッチ信号S-LATCHの論理をHIからLOWにして出力する。そしてパラレル入出力ポートからモード信号S-MODEの論理をHIからLOWにする。このとき、モード信号S-MODEの論理がLOWとなっているため、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6は階調点灯データのうち点灯データを取り込む。シリアル入出力ポートから階調点灯データのうち点灯データをすべて出力すると、パラレル入出力ポートからラッチ信号S-LATCH及びモード信号S-MODEの論理をLOWからHIにすることによって、左側用階調制御IC5及び右側用階調制御IC6は、ラッチ信号S-LATCHを契機として取り込んだ階調データに基づいて、左側用階調制御IC5は左発光体217Aに階調点灯信号を出力し、右側用階調制御IC6は右発光体217Bに階調点灯信号を出力し、左発光体217A及び右発光体217Bが点灯又は階調点灯する。

10

20

30

40

50

【0228】

パラレル入出力ポートからラッチ信号 S-LATCH 及びモード信号 S-MODE の論理を HI にして出力した後、パラレル入出力ポートからセレクト信号 SEL1 の論理を HI から LOW にして出力する（タイミング T4）。これにより、階調点灯データの出力シーケンスが完了する。

【0229】

以上説明した本実施形態のスロットマシン 1 は、周辺制御基板 750、扉装飾駆動基板 860 を備えている。周辺制御基板 750 は、シリアル入出力ポート及びパラレル入出力ポートが内蔵されたマイクロプロセッサである周辺制御 MPU を実装する。扉装飾駆動基板 860 は、周辺制御基板 750 と別体に設けられており、周辺制御 MPU のシリアル入出力ポートから出力されたシリアルデータ S-DATA に基づいて、上発光体 217C に点滅信号を出力し、左発光体 217A 及び右発光体 217B に階調点灯信号を出力する。

10

【0230】

扉装飾駆動基板 860 は、点滅制御 IC4、左側用階調制御 IC5、右側用階調制御 IC6、セレクト回路 860a を備えている。点滅制御 IC4 は、シリアルデータ S-DATA の点滅データを取り込み、かつ、上発光体 217C に点滅信号を出力する。左側用階調制御 IC5 は、シリアルデータ S-DATA の階調点灯データを取り込み、左発光体 217A に階調点灯信号を出力する。右側用階調制御 IC6 は、シリアルデータ S-DATA の階調点灯データを取り込み、右発光体 217B に階調点灯信号を出力する。セレクト回路 860a は、周辺制御 MPU のパラレル入出力ポートから出力されたセレクト信号 SEL0, SEL1 に基づいて、シリアルデータ S-DATA を、点滅制御 IC4 に出力するか、又は左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 に出力するか、を切り替える。

20

【0231】

シリアルデータ S-DATA は、点滅制御 IC4 の点滅データと、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 の階調点灯データとから構成されており、点滅データと階調点灯データとの形式が異なっている。

【0232】

このように、シリアルデータ S-DATA は、データの形式が異なる、点滅制御 IC4 の点滅データと、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 の階調点灯データと、から構成されており、セレクト回路 860a が、そのシリアルデータ S-DATA を、点滅制御 IC4 に出力するか、又は左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 に出力するか、を切り替えている。したがって、取り込むシリアルデータ S-DATA の形式が異なる、点滅制御 IC4、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 を備えても、1つのシリアルデータ S-DATA として取り扱うことができる。

30

【0233】

点滅制御 IC4 は、点滅データを取り込み、上発光体 217C に点滅信号を出力し、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 は階調データ及び点灯データから構成された階調データを取り込み、左側用階調制御 IC5 は左発光体 217A に階調点灯信号を出力し、右側用階調制御 IC6 は右発光体 217B に階調点灯信号を出力する。

40

【0234】

シリアルデータ S-DATA は、形式の異なる、点滅データ及び階調点灯データから構成されており、セレクト回路 860a は、周辺制御 MPU のパラレル入出力ポートから 2本のセレクト信号 SEL0, SEL1 が入力されており、セレクト信号 SEL0 の論理が HI であり、かつ、セレクト信号 SEL1 の論理が LOW であるときには点滅データを点滅制御 IC4 に出力する一方、セレクト信号 SEL0 の論理が LOW であり、かつ、セレクト信号 SEL1 が HI であるときには階調点灯データを、左側用階調制御 IC5 及び右側用階調制御 IC6 に出力する。

【0235】

こうすれば、1つのシリアルデータ S-DATA で、点滅制御 IC4 に点滅データ、左

50

側用階調制御 IC 5 及び右側用階調制御 IC 6 に階調点灯データを、セレクト回路 860 a に入力された、セレクト信号 SEL 0, SEL 1 によって出力することができる。これにより、点滅制御 IC 4 は取り込んだ点滅データに基づいて上発光体 217 C に点滅信号を出力することができ、左側用階調制御 IC 5 及び右側用階調制御 IC 6 は取り込んだ階調点灯データに基づいて、左側用階調制御 IC 5 が左発光体 217 A に階調点灯信号を出力することができ、右側用階調制御 IC 6 が右発光体 217 B に階調点灯信号を出力することができる。

【0236】

更に、セレクト回路 860 a に入力されるセレクト信号 SEL 0, SEL 1 の論理が共に HI 又は LOW であるとき、つまり同論理であるときには、スイッチ回路 860 b による点滅制御 IC 4、左側用階調制御 IC 5 及び右側用階調制御 IC 6 へのシリアルデータ S-DATA、クロック信号 S-CLK 及びラッチ信号 S-LATCH の出力は行われな

10

【0237】

以上に説明したように、遊技ユニットを外本体 100 の開口 109 の内部に着脱交換するに際し、コネクタホルダー 428 を配線中継部材 113 に着脱可能に結合することにより、コネクタホルダー 428 のコネクタ 425 (主制御系配線類接続用コネクタ) と主中継基板 122 のコネクタ 124 (主中継用コネクタ) とが接離可能に接続され、かつコネクタホルダー 428 のコネクタ 427 (周辺制御系配線類接続用コネクタ) と周辺中継基板 123 のコネクタ 125 (周辺中継用コネクタ) とが接離可能に接続されるので、接続に供するコネクタの数が 2 つで済むから、接続に供するコネクタの数を減らすことができ、機種交換に際して、機種に依存しない本体部分に対して機種に依存する部分としての遊技ユニットの分離/結合の作業を容易に行うことができる。

20

【0238】

周辺制御基板 750 のマイクロプロセッサ (周辺制御 MPU) のシリアル出力ポートから点灯制御用データをシリアルデータで出力し、扉装飾駆動基板 860 の駆動回路 860 c ヘシリアル通信により送信する構成としたので、周辺中継基板 123 から扉装飾駆動基板 860 に至るまでのハーネスの本数を減らすことができ (点灯制御用データを伝達するに要する信号線を S-DATA の 1 つとすることができる結果)、扉形前面部材 200 が回動可能に外本体 100 の前面一側に取り付けているヒンジ近くの屈曲する部分のハーネスの本数を減らすことになり、扉形前面部材 200 と外本体 100 との間にハーネスが挟み込まれる虞を低く抑えることができ (ハーネスを傷めてしまうというトラブルを激減でき)、信頼性が向上する。

30

【0239】

[主制御基板 409 から周辺制御基板 750 へのコマンド送信]

40

図 56 は、本実施形態における主制御基板 409 から周辺制御基板 750 (サブ制御基板) へのコマンド送信における各信号 (SEL, WR, D0~D3) のオンオフタイミングを示すタイムチャートである。主制御基板 409 に配備されるメイン CPU (遊技制御を行う主制御手段) は、所定時間毎 (本実施形態では、例えば、1.49ms としている) に発生するタイマ割込に応じてタイマ割込処理ルーチンを実行する。メイン CPU によるコマンド送信は、タイマ割込処理ルーチンにおける一連の処理の内の 1 つとして実行される。図 56 に示されている「割込周期」は、メイン CPU において発生するタイマ割込のタイミングである。

【0240】

主制御基板 409 から周辺制御基板 750 に送信するコマンドデータは、4ニブル (1

50

ニブル＝4ビット)で1パケットで構成されている。さらに、詳しくは、このうち、ステータス(1コマンドにおけるステータス部)が1バイト(※※Hの形式)、モード(1コマンドにおけるモード部)が1バイト(※※Hの形式)で構成され、全体では2バイトの大きさとなる。また、ステータス及びモードで1つのコマンドとして周辺制御基板750のサブCPU(演出に関わる制御処理を行うサブ制御手段)に認識される。図56に示すように、主制御基板409から周辺制御基板750へは、D0～D3の4ビットにより、ステータスの上位4ビット、ステータスの下位4ビット、モードの上位4ビット、モードの下位4ビットの順序で出力される。

【0241】

SEL信号は、主制御基板409によりコマンド送信の開始から終了までオンされる。また、サブCPUでは、SEL信号のオンからオフへの立ち下りでINT2割込が発生し、SEL割込処理が実行される。なお、SEL信号のオンからオフへの立ち下りでINT2割込を発生させる設定は、電源投入時にサブCPUが行う初期設定処理にて設定される。

10

【0242】

WR信号は、請求項1に記載のストロブ信号に相当する信号である。WR信号は、主制御基板409によりコマンドデータD0～D3にコマンドデータを出力する際にオンされる。図56において、時間T0は、コマンドデータの最初の4ビットの出力からSEL信号及びWR信号の立ち上がりまでの時間である。また、時間T1は、コマンドデータの2番目に送信される4ビットの出力からWR信号の立ち上がりまでの時間である。時間T2はWR信号のオン時間である。WR信号のオン時間は、サブCPUがコマンドデータD0～D3を取り込むのに足るだけの時間とされている。なお、WR信号のオン時間は、例えば、ほぼ22μsとしてあり、メインCPU及びサブCPUに予め設定記憶されている。また、サブCPUでは、WR信号のオフからオンへの立ち上がりでINT1割込が発生し、コマンド受信割込処理が実行される。なお、WR信号のオフからオンへの立ち上りでINT1割込を発生させる設定は、電源投入時にサブCPUが行う初期設定処理にて設定される。また、時間T4は、SEL信号及びWR信号のオフ状態の保持時間である。図56に示されるように、本実施形態では、8回分のタイマ割込(1.49ms×8)により1コマンド(2バイト)を送信するようになっている。しかしながら、実施形態のものに限らず、タイマ割込毎に4ビットずつ送信するようにしてもよい。

20

30

【0243】

[メインCPU／コマンド出力処理]

図57乃至図58は、主制御基板409のメインCPUが実行するコマンド出力処理のフローチャートである。コマンド出力処理は、所定時間毎(例えば、1.49ms)に発生するタイマ割込に応じて実行されるタイマ割込処理ルーチンにおける一連の処理の内の1つの処理として実行される。

【0244】

メインCPUは、コマンド出力処理を開始すると、まず、コマンドフラグが「1(コマンドあり)」であるか否かを判別する(ステップS10)。コマンドフラグは、サブCPUに対して送信するコマンドが準備されているか否かを識別するためのフラグであり、図示しない遊技に関わる各処理において、遊技状態に応じて送信するコマンドデータがSTTSエリア(ステータスエリア)及びMODEエリア(モードエリア)にセットされた場合に、「1(コマンドあり)」がセットされるものである。メインCPUは、コマンドフラグが「1(コマンドあり)」でなければ、即ち、送信すべきコマンドデータがなければ、ステップS10をNOと判別し、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。

40

【0245】

一方、コマンドフラグが「1(コマンドあり)」であれば、即ち、送信すべきコマンドデータがある場合、メインCPUは、ステップS10をYESと判定し、ステップS11に進み、割込回数カウンタNの値が0であるか否かを判別する(ステップS11)。ここ

50

で、割込回数カウンタNは、0乃至7の範囲内で循環的に更新されるカウンタで、コマンド出力処理が実質的に実行される毎に+1ずつ値が更新される。但し、割込回数カウンタNの値が7の場合は0に戻される。なお、割込回数カウンタNの初期値は0とされているものとする。メインCPUは、割込回数カウンタNの値が0である場合、即ち、図56の1番目のタイマ割込である場合、ステップS11をYESと判別し、ステップS12に進む。

【0246】

メインCPUは、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS12）、コマンドデータのSTTSエリアの上位4ビットを読み出し（ステップS13）、読み出した4ビットのデータを出力ポート（D0～D3に対応する）から出力し（ステップS14）、NOP命令（何も実行しない）を3回実行し（ステップS15）、SEL信号の出力ポートをオンし（ステップS16）、WR信号の出力ポートをオンし（ステップS17）、ステップS18に進む。なお、NOP命令を3回実行する処理時間が、図56の時間T0に相当している。

【0247】

ステップS18に進むと、メインCPUは、タイマレジスタにWR信号のオン時間（この実施形態では22μs）に相当するウェイト値をセットし（ステップS18）、ステップS19に進んで、タイマレジスタのウェイト値を-1し（ステップS19）、タイマレジスタのウェイト値が0に達したか否かを判別する（ステップS20）。タイマレジスタのウェイト値が0に達していなければ、メインCPUはステップS20をNOと判別し、ステップS19に戻る。以下、タイマレジスタのウェイト値が0になるまで、ステップS19及びステップS20をNOと判別する処理を繰り返す。そして、タイマレジスタのウェイト値が0に達すると、WR信号のオン時間が経過したことになり、ステップS20をYESと判別し、WR信号の出力ポートをオフし（ステップS21）、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。このように、図56の時間T2に相当するオン時間だけWR信号がオンされる。

【0248】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値1に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22の割込回数カウンタNの値が1であるか否か、即ち、図56の2番目のタイマ割込であるか否かの判別処理をYESと判別し、ステップS23に進む。メインCPUは、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS23）、この場合、割込回数カウンタNの値は2となる。次いで、SEL信号の出力ポートをオンし（ステップS24）、WR信号の出力ポートをオフし（ステップS25）、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。つまり、本割込周期では、SEL信号のオン状態及びWR信号のオフ状態を維持する。

【0249】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値2に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22をNOと判別し、ステップS26の割込回数カウンタNの値が2であるか否か、即ち、図56の3番目のタイマ割込であるか否かの判別処理をYESと判別し、ステップS27に進む。メインCPUは、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS27）、この場合、割込回数カウンタNの値は3となる。次いで、コマンドデータのSTTSエリアの下位4ビットを読み出し（ステップS28）、読み出した4ビットのデータを出力ポート（D0～D3に対応する）から出力し（ステップS29）、NOP命令（何も実行しない）を3回実行し（ステップS30）、WR信号の出力ポートをオンし（ステップS31）、ステップS18に進む。なお、NOP命令を3回実行する処理時間が、図56の時間T1に相当している。

【0250】

以下、前述と同様、ステップS18～ステップS21の処理を行い、コマンド出力処理

10

20

30

40

50

を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。従って、WR信号をオンした処理後、オン時間（ $22\mu s$ ）をタイマで待ち、WR信号をオフする。この結果、図56に示すように、コマンドデータのSTTSエリアの下位4ビットの出力に対して、時間T2に相当するオン時間だけWR信号がオンされる。

【0251】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値3に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22をNOと判別し、ステップS26をNOと判別し、ステップS32の割込回数カウンタNの値が4であるか否かをNOと判別し、ステップS35の割込回数カウンタNの値が6であるか否かをNOと判別し、ステップS38の割込回数カウンタNの値が7であるか否かをNOと判別し、ステップS23に進み、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS23）、この場合、割込回数カウンタNの値は4となる。次いで、SEL信号の出力ポートをオンし（ステップS24）、WR信号の出力ポートをオフし（ステップS25）、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。

10

【0252】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値4に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22をNOと判別し、ステップS26をNOと判別し、ステップS32の割込回数カウンタNの値が4であるか否かをYESと判別し、ステップS33に進む。メインCPUは、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS33）、この場合、割込回数カウンタNの値は5となる。次いで、コマンドデータのMODEエリアの上位4ビットを読み出し（ステップS34）、読み出した4ビットのデータを出力ポート（D0～D3に対応する）から出力し（ステップS29）、NOP命令（何も実行しない）を3回実行し（ステップS30）、WR信号の出力ポートをオンし（ステップS31）、ステップS18に進む。

20

【0253】

以下、前述と同様、ステップS18～ステップS21の処理を行い、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。従って、WR信号をオンした処理後、オン時間（ $22\mu s$ ）をタイマで待ち、WR信号をオフする。この結果、図56に示すように、コマンドデータのMODEエリアの上位4ビットの出力に対して、時間T2に相当するオン時間だけWR信号がオンされる。

30

【0254】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値5に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22をNOと判別し、ステップS26をNOと判別し、ステップS32をNOと判別し、ステップS35をNOと判別し、ステップS38をNOと判別し、ステップS23に進み、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS23）、この場合、割込回数カウンタNの値は6となる。次いで、SEL信号の出力ポートをオンし（ステップS24）、WR信号の出力ポートをオフし（ステップS25）、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。

40

【0255】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値6に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22をNOと判別し、ステップS26をNOと判別し、ステップS32をNOと判別し、ステップS35の割込回数カウンタNの値が6であるか否かをYESと判別し、ステップS36に進む。メインCPUは、割込回数カウンタNの値を+1し（ステップS36）、この場合、割込回数カウンタNの値は7となる。次いで、コマンドデータのMODEエリアの下位4ビットを読み出し（ステップS37）、読み出した4ビットのデータを出力ポート（D0～D3に対応する）から出力し（ステップS

50

29)、NOP命令(何も実行しない)を3回実行し(ステップS30)、WR信号の出力ポートをオンし(ステップS31)、ステップS18に進む。

【0256】

以下、前述と同様、ステップS18～ステップS21の処理を行い、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。従って、WR信号をオンした処理後、オン時間(22 μ s)をタイマで待ち、WR信号をオフする。この結果、図56に示すように、コマンドデータのMODEエリアの下位4ビットの出力に対して、時間T2に相当するオン時間だけWR信号がオンされる。

【0257】

以後、次のタイマ割込の発生に応じて行われるコマンド出力処理では、ステップS10をYESと判別し、更新アップされた割込回数カウンタNの値7に基づいて、ステップS11をNOと判別し、ステップS22をNOと判別し、ステップS26をNOと判別し、ステップS32をNOと判別し、ステップS35をNOと判別し、ステップS38をYESと判別し、ステップS39に進み、割込回数カウンタNの値に0をセットする(ステップS39)。次いで、1コマンドの出力が完了したことに対応してコマンドフラグを0クリアし(ステップS40)、SEL信号の出力ポートをオフし(ステップS41)、コマンド出力処理を抜けてタイマ割込処理ルーチンにリターンする。従って、次のタイマ割込の発生までの間、図56に示すように、時間T4に相当する時間だけ、SEL信号及びWR信号のオフ状態が保持される。

【0258】

[サブCPU/SEL割込処理]

SEL信号のオンからオフへの立ち下りによってサブCPUにINT2割込が発生し、SEL割込処理が実行される。図59は、周辺制御基板750(サブ制御基板)のサブCPUが実行するSEL割込処理のフローチャートである。サブCPUは、SEL割込処理を開始すると、取得したコマンドデータの格納エリアを指定するためのバッファカウンタの値を4の倍数となるように切り捨て(ステップA50)、SEL割込処理を抜けて図示しないメインルーチンにリターンする。例えば、ステップA50を行う前のバッファカウンタの値が0, 1, 2, 3のうちの何れかであった場合は、ステップA50を実行後は、バッファカウンタの値が0となる。また、例えば、ステップA50を行う前のバッファカウンタの値が4, 5, 6, 7のうちの何れかであった場合は、ステップA50を実行後は、バッファカウンタの値が4となる。なお、バッファカウンタの値は、電源投入に伴って実行される初期化処理にて、初期値0がセットされる。

【0259】

[サブCPU/コマンド受信割込処理]

WR信号のオフからオンへの立ち上りによってサブCPUにINT1割込が発生し、コマンド受信割込処理が実行される。図60は、周辺制御基板750(サブ制御基板)のサブCPUが実行するコマンド受信割込処理のフローチャートである。サブCPUは、コマンド受信割込処理を開始すると、まず割込禁止に設定する(ステップA60)。このため、INT1割込が禁止される。次いで、サブCPUは、SEL信号がオンとなっているか否かを判断する(ステップA61)。SEL信号がオンとなっていない場合、即ち、WR信号のオフからオンへの立ち上りによってサブCPUにINT1割込が発生した状態で、SEL信号がオフである場合、ステップA61をNOと判定し、ステップA70において割込禁止の設定を解除し(ステップA70)、SEL割込処理を抜けて図示しないメインルーチンにリターンする。この場合、INT1割込の禁止が解除されるため、INT1割込が可能となる。

【0260】

一方、SEL信号がオンとなっている場合、即ち、WR信号のオフからオンへの立ち上りによってサブCPUにINT1割込が発生した状態で、SEL信号がオンである場合、図56に示すように、正常のタイミングであり、サブCPUは、ステップA61をYESと判定し、ステップA62に進む。サブCPUは、レジスタに記憶されている内容を退避

し（ステップA 6 2）、コマンドデータD 0～D 3（4ビットのデータ）の受信バッファに取得し（ステップA 6 3）、取得したコマンドデータをバッファカウンタの値で指定される格納エリアに格納する（ステップA 6 4）。例えば、バッファカウンタの値が0の場合、取得したステータスの上位4ビットがバッファカウンタの値0で指定される格納エリアに格納される。

【0 2 6 1】

次いで、サブCPUは、バッファカウンタの値を+1する（ステップA 6 5）。この場合、バッファカウンタの値は1となる。次に、サブCPUはステップA 6 6に進み、タイマレジスタにWR信号のオン時間（この実施形態では22μs）に相当するウェイト値をセットし（ステップA 6 6）、ステップA 6 7に進んで、タイマレジスタのウェイト値を-1し（ステップA 6 7）、タイマレジスタのウェイト値が0に達したか否かを判断する（ステップA 6 8）。タイマレジスタのウェイト値が0に達していなければ、サブCPUはステップA 6 8をNOと判定し、ステップA 6 7に戻る。以下、タイマレジスタのウェイト値が0になるまで、ステップA 6 7及びステップA 6 8をNOと判定する処理を繰り返す。そして、タイマレジスタのウェイト値が0に達すると、WR信号のオン時間が計時されたことになり、ステップA 6 8をYESと判別し、ステップA 6 9にて、退避させておいたレジスタの記憶内容を元のレジスタに復帰させ（ステップA 6 9）、ステップA 7 0において割込禁止の設定を解除し（ステップA 7 0）、SEL割込処理を抜けて図示しないメインルーチン（INT 1割込前の処理）にリターンする。よって、INT 1割込の禁止が解除されるため、INT 1割込が可能となる。

【0 2 6 2】

なお、サブCPUは、外部割込に対して「高速割込」と呼ばれる制御方法がソフト的な初期設定で選択可能であり、「高速割込」を予め選択しておくこと、割込制御状態に高速で遷移する。この「高速割込」を使い、割込制御処理においてコマンドデータの取込（取得及び格納）を行うと、WR信号がオフする前に既にサブ制御基板でコマンドの取込が終了している状態になる。一方で、例えば、WR信号がオンしている状態の時に、WR信号線にノイズが入り込むと、瞬間的にWR信号がオフとなる。WR信号は、ノイズが消えると再度オン状態に戻るため、サブ制御基板にて再度割込が発生し、再度割込制御処理においてコマンドデータの取込が行われることになり、同一のコマンドの重複した取り込みが発生してしまうという不具合を生じる。本発明は、サブCPUにおいて外部割込に対して「高速割込」を設定し、外部から与えられるWR信号の立ち上がり（又は立ち下り）で「高速割込」を実行し、「高速割込」による割込制御処理においてコマンドデータの取込（取得及び格納）を行う構成とした場合に顕在化した上記不具合を解消することができる。

【0 2 6 3】

即ち、以上の説明から理解されるように、サブCPUは、ステップA 6 3及びステップA 6 4により、コマンドデータD 0～D 3（4ビットのデータ）を取得してコマンドデータをバッファカウンタの値で指定される格納エリアに格納した後も、WR信号が立ち下がるまで、即ち、タイマレジスタにセットしたWR信号のオン時間（ウェイト値）が計時されるまで、コマンド受信割込処理を継続して行い（ステップA 6 7及びステップA 6 8をNOと判定してステップA 6 7に戻る）、WR信号のオン時間が計時された時点で（ステップA 6 8をYESと判定した時点で）、INT 1割込の禁止を解除する（ステップA 7 0）。従って、WR信号がオンとなっている間は、当該のコマンド受信割込処理において再度のINT 1割込が禁止されている。従って、取得したコマンドデータを格納エリアに格納した後に、ノイズ等によりWR信号が瞬間的に立ち下り、再度立ち上がった場合でも、INT 1割込がかかることがなく、ノイズによる同一コマンドの重複した取り込みを防止することができる。

【0 2 6 4】

また、SEL信号（セレクト信号）が入力されている場合に（ステップA 6 1がYES）コマンドの取込処理（ステップA 6 3～ステップA 6 4）を実行する一方、セレクト信号が入力されていない場合は（ステップA 6 1がNO）、割込禁止の設定を解除し（ステ

ップA70)、割込処理を終了する構成であるので(コマンドの取込処理を行わない構成であるので)、正常なWR信号(ストロブ信号)によってではなくノイズにより誤ったINT1割込が発生した場合、WR信号(ストロブ信号)のみによってコマンドの取込処理を実行することがなく、誤ったコマンドの取り込みを防止することができる。また、WR信号のオン時間(22μs)は、サブCPUがコマンドを取り込むのに足るだけの時間とされているため、確実にコマンドを取り込むことができる。

【0265】

以後、次のINT1割込の発生に応じて行われるコマンド受信割込処理では、バッファカウンタの値が1である条件のもとに上述のステップA60、ステップA61をYESと判定、ステップA62～ステップA70までの処理(正常ルーチンという)が行われることにより、図56に示すように、コマンドデータとしてステータスの下位4ビットが取得され(ステップA63)、取得されたステータスの下位4ビットがバッファカウンタの値1で指定される格納エリアに格納される(ステップA64)。そして、バッファカウンタの値が+1されて2となる(ステップA65)。また、当然、WR信号がオンとなっている間は、当該のコマンド受信割込処理において再度のINT1割込が禁止されている。

10

【0266】

また、その次のINT1割込の発生に応じて行われるコマンド受信割込処理では、バッファカウンタの値が2である条件のもとに上述のステップA60、ステップA61をYESと判定、ステップA62～ステップA70までの処理(正常ルーチンという)が行われることにより、図56に示すように、コマンドデータとしてモードの上位4ビットが取得され(ステップA63)、取得されたモードの上位4ビットがバッファカウンタの値2で指定される格納エリアに格納される(ステップA64)。そして、バッファカウンタの値が+1されて3となる(ステップA65)。また、当然、WR信号がオンとなっている間は、当該のコマンド受信割込処理において再度のINT1割込が禁止されている。

20

【0267】

さらに、その次のINT1割込の発生に応じて行われるコマンド受信割込処理では、バッファカウンタの値が3である条件のもとに上述のステップA60、ステップA61をYESと判定、ステップA62～ステップA70までの処理(正常ルーチンという)が行われることにより、図56に示すように、コマンドデータとしてモードの下位4ビットが取得され(ステップA63)、取得されたモードの下位4ビットがバッファカウンタの値3で指定される格納エリアに格納される(ステップA64)。そして、バッファカウンタの値が+1されて4となる(ステップA65)。また、当然、WR信号がオンとなっている間は、当該のコマンド受信割込処理において再度のINT1割込が禁止されている。

30

【0268】

以上の4回のINT1割込発生に応じて行われる計4回のコマンド受信割込処理を行うことにより、格納バッファ(0)、格納バッファ(1)、格納バッファ(2)、格納バッファ(3)のそれぞれに、ステータスの上位4ビット、ステータスの下位4ビット、モードの上位4ビット、モードの下位4ビットが格納され、サブ制御基板において1コマンドの受け渡しが完了となる。なお、本実施形態のタイミングによれば、図56に示すように、モードの上位4ビットに対応するWR信号がオンからオフに立ち下がった後に、SEL信号がオンからオフに立ち下がるようになっている。SEL信号がオンからオフに立ち下がると、前述のSEL割込処理が実行され、バッファカウンタの値を4の倍数となるように切り捨てられる(図59参照)。この場合、バッファカウンタの値は4となる。そして、サブCPUは、図示しないコマンドに応じた演出を行わせるための制御処理で、バッファカウンタの値が4であるか否かの判定を行い、バッファカウンタの値(現在値では4)が4であると判定すると、格納バッファ(0)～格納バッファ(3)から各データの読み出しを行い、読み出したコマンドに応じた演出を行わせるための制御を行うと共に、バッファカウンタの値を0に戻す。

40

【0269】

[停止されたリールの入賞判定に係る入賞ライン]

50

次に、3ベット数に対応する有効ラインと有効ラインの数について具体的に説明する。図3に示すケース部材400の開口部401の前面に透明板214aが配置され、遊技者は透明板214aを通して左、中、右の3つのリールで9個分の図柄を視認することができる。

【0270】

図61は、透明板214aを通して視認される入賞ラインを示す図である。各リールにはそれぞれ下段表示位置、中段表示位置、上段表示位置が設定されている。そして、3ベットに対応する有効ラインは、図61に図示されるL1～L5の5ラインである。

【0271】

上述した有効ラインとしてのL1は、左リールの上段位置と中リールの上段位置と右リールの上段位置とを繋いだ「上段－上段－上段」となる上段水平の有効ライン（上段水平ライン）である。L2は、左リールの中段位置と中リールの中段位置と右リールの中段位置とを繋いだ「中段－中段－中段」となる中段水平の有効ライン（中段水平ライン）である。L3は、左リールの下段位置と中リールの下段位置と右リールの下段位置とを繋いだ「下段－下段－下段」となる下段水平の有効ライン（下段水平ライン）である。L4は、左リールの上段位置と中リールの中段位置と右リールの下段位置とを繋いだ「上段－中段－下段」となる右下がりの有効ライン（右下がりライン）である。L5は、左リールの下段位置と中リールの中段位置と右リールの上段位置とを繋いだ「下段－中段－上段」となる右上がりの有効ライン（右上がりライン）である。

【0272】

また、全リール301a、301b、301cが停止した時に入賞判定の対象とされる有効化された入賞ラインは、点灯により遊技者に知らされる。そして、内部抽選にて当選した当選役に対応する図柄組み合わせが有効化された入賞ライン上に揃うと入賞となる。

【0273】

[各リールの図柄、図柄列]

各リール301a、301b、301cには、図62に示すように、複数種類の図柄が一定間隔に配置されることで構成された図柄列（配列番号1番から21番までで示した合計21個の図柄）が表記されたリール帯（図柄帯）が付されている。図62では、各リール301a、301b、301cに付されたそれぞれのリール帯321a、321b、321cに表記された図柄列を平面的に展開した状態を示す。なお、図柄列中に配置された図柄を識別するために上記配列番号を便宜的に記している。

【0274】

そして、各リール301a、301b、301cは、各々の図柄列中に配置された図柄のうち、連続する所定数（例えば、3つ）の図柄が開口部401（図柄表示窓ともいう、以下では図柄表示窓401として統一する）を介して視認可能となるように配置されている。

【0275】

図柄の種類は、図62に示すように、「7」図柄、「ベル」図柄、「チェリー」図柄、「スイカ」図柄および「リプレイ」図柄がある。

【0276】

「7」図柄は、赤で塗りつぶされている「赤7」図柄（リール帯321a、321b、321cそれぞれの配列番号19およびリール帯321bの配列番号16が相当する）、青で塗りつぶされている「青7」図柄（リール帯321aおよび321cの配列番号12、並びに、リール帯321bの配列番号11および8が相当する）、白で塗りつぶされている「白7」図柄（リール帯321aおよび321cの配列番号5、並びに、リール帯321bの配列番号3が相当する）の3種類がある。ただし、「7図柄（BB図柄）」が内部抽選の結果としての当選役である場合には、色別の区別がされることなく、図柄表示窓には上記3種類のいずれの「7」の組み合わせも出現する。

【0277】

「ベル」図柄は、「赤ベル」図柄（リール帯321aの配列番号20、リール帯321

10

20

30

40

50

bの配列番号20および17、リール帯321cの配列番号21が相当する)、「青ベル」図柄(リール帯321aの配列番号13、リール帯321bの配列番号12および9、リール帯321cの配列番号14が相当する)、「白ベル」図柄(リール帯321aの配列番号6、リール帯321bの配列番号4、リール帯321cの配列番号7が相当する)の3種類がある。

【0278】

図62に示すように、「赤ベル」図柄は「赤7」図柄の近傍に配置されており、「青ベル」図柄は「7」図柄の近傍に配置されており、「白ベル」図柄は「白7」図柄の近傍に配置されている。したがって、フラグの成立如何によっては、「赤7」図柄を後述する有効ライン上に出現するように狙って停止操作すると「赤ベル」を有効ライン上に出現させることが可能であり、「青7」図柄を有効ライン上に出現するように狙って停止操作すると「青ベル」を有効ライン上に出現させることが可能であり、「白7」図柄を有効ライン上に出現するように狙って停止操作すると「白ベル」を有効ライン上に出現させることが可能である。なお、本実施形態では、停止操作してからリールが停止されるまでの最大滑り数(所謂引き込みコマ数)は4コマ(4図柄)である。

【0279】

「チェリー」図柄は、チェリーを形どった図柄であり(例えば、リール帯321aの配列番号9等)、「リプレイ」図柄は、「RP」という文字の書かれた図柄であり(例えば、リール帯321aの配列番号21等)、「スイカ」図柄は、スイカを形どった図柄である(例えば、リール帯321aの配列番号1等)。

【0280】

ここで、スロットマシン1によるゲームの概要(すなわち、主制御基板409に配備されるメインCPUによる制御の概要)を説明する。スロットマシン1によるゲームは、遊技者がメダルの掛け数を決定した状態で始動レバー210を操作したことに基づいて、複数の抽選フラグのうち少なくとも一以上の抽選フラグが抽出される内部抽選としての乱数抽選が行われるとともに、各リール301a, 301b, 301cの回転が開始される。その後、遊技者がリール停止ボタン211a, 211b, 211cを停止操作すると、内部抽選の結果および停止操作に応じて、対応する各リール301a, 301b, 301cが停止制御される(停止制御手段)。そして、全てのリール301a, 301b, 301cが停止すると、有効ライン上に示現された図柄の組み合わせの態様からゲーム結果を判断し、有効ライン上に示現された当選役に対応する規定数のメダルまたは再遊技(リプレイ)の権利を、賞として付与する(賞付与手段)。

【0281】

したがって、遊技者側からすれば、リール301a, 301b, 301cにて回転表示される複数の図柄を、リール停止ボタン211a, 211b, 211cの停止操作によって停止表示させる停止操作ゲームを行うこととなる。そして、この停止操作ゲームにて上記複数の図柄が停止表示されたときに有効ライン上に示現された図柄の組み合わせに基づいて遊技の進行(ゲーム結果)にかかる制御が行われることとなる。

【0282】

上記は本実施形態に記載の回胴式遊技機の有効ラインについての説明であるが、有効ラインは上記に限られることはない。

【0283】

[枠部材]

図柄表示窓401からは、各リール301a, 301b, 301cの図柄列中の図柄のうち、連続する3つの図柄が視認可能となっている。この図柄が表示されている3つの位置を上から上段、中段、下段という。

【0284】

上記のことから、図柄表示窓401内では、「段数×リールの数」個の図柄を表示させることが可能である。従って、スロットマシン1では「段数(3)×リールの数(3)」より図柄表示窓401内には最大で9個の図柄を表示させることができる。

【0285】

枠部材501（表示パネルともいう、以下では表示パネル501として統一する）の左側端（図柄表示窓401から見て左側には、各種のランプが備えられており、そのうち、「BET1」、「BET2」、「BET3」と記されているのがBETランプ（ベットランプ）614である。

【0286】

本実施形態では、「BET3」の場合のみが有効となる所謂3枚専用機であるが、ベット数に応じて有効となる並び（有効ライン）が決められていてもよい。

【0287】

後述する所定の当選役に対応する図柄の組み合わせは、一つの有効ライン上に並んで表示されてはじめて当該当選役に対応する図柄の組み合わせ態様として表示されたと判断されるものである。すなわち、所定の当選役に対応する図柄を構成する各図柄が図柄表示窓401内に個々に表示されたとしても、それぞれの図柄が一つの有効ライン上に並んでいなければ、所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されたと判断されないことになる。なお、このような場合は、バラバラな図柄の組み合わせ態様が表示されたと判断される。

【0288】

表示パネル501には、スロットマシン1の遊技状態に合わせて点灯（あるいは点滅）可能なランプ及びLED類が設けられている。これらのランプ類は図の上から、「ERR」という文字の描かれたエラーランプ604、上記BETランプ614のすぐ下に位置する、「REP」という文字の描かれたリプレイランプ606、「STR」という文字の描かれたスタートランプ608、「INS」という文字の描かれたメダルINランプ610、及び2つの横並びの7セグメントLEDを備えた払出枚数表示LED612がそれぞれ備えられている。なお、これらの他に後述するボーナスゲームの当選を告知するボーナス告知ランプや、ボーナスゲームなどでのメダルの累計払い出し枚数を表示したり、ボーナスゲームをカウントしたりする7セグメントLED等を別途設けてもよい。

【0289】

エラーランプ604は、スロットマシン1の遊技中に何かトラブル、故障等が生じた場合に点灯（あるいは点滅）を開始し、現在トラブル等が生じていることを遊技者等（ホールの係員なども含む）に知らせる役割を持っている。

【0290】

リプレイランプ606は、ゲーム結果がリプレイ（後述する）となった場合に、再遊技（新たにメダルを掛けずにもう一度遊技ができること）ができることを遊技者に知らせる役割を持っている。

【0291】

スタートランプ608は、ベット数がMAXベットに達すると点灯（あるいは点滅）を開始し、遊技者に始動レバー210の操作（始動操作）を促す役割を持っている。

【0292】

メダルINランプ610は、ベット数が最大（MAXベット）になるまで点灯（あるいは点滅）を続けることにより、遊技者にベットを促す役割を持っている。

【0293】

払出枚数表示LED612は、ゲーム結果に伴うメダルの払い出しがある場合に、その払い出し数（払出されるメダルの枚数）を表示することにより、遊技者にメダルの払出枚数を知らせる役割を持っている。

【0294】

[当選役と図柄の組み合わせ]

ここで、スロットマシン1の当選役（入賞役と呼ばれるものを含む）、および、当該当選役に対応する図柄の組み合わせについて、具体的に説明をする。なお、当選役に対応する図柄の組み合わせは、遊技者に向けた配当表（各当選役の遊技特典の簡単な説明を表記したもの）として表示パネル501等に表記されることが好ましい。

【0295】

前述したとおり、各リール301a, 301b, 301cには、それぞれリール帯321a, 321b, 321cが付されている。リール帯ごとに図柄の順番や図柄の種類等はそれぞれ異なった順番になっており、例えば、複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して図柄表示窓401内に表示されることの無いものとなっている。なお、図柄表示窓401内に複数の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が重複して表示されなければ、いくつかのリール帯の図柄の順番や図柄の種類が同じであってもよい。

【0296】

そして、全てのリール301a, 301b, 301cを停止させた際に図柄表示窓401内に表示される表示内容（図柄の組み合わせ態様）から所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されたか否かが判断される。具体的には、図柄表示窓401内で3ベット数に対応する有効ラインのいずれか1つのラインに所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されているか否かが判断される。

10

【0297】

以下では、所定の当選役に対応する図柄の組み合わせ態様がいずれか一つの有効ライン上に表示された場合のことを、（所定の）当選役に対応する図柄（これを当選役図柄という）の組み合わせが揃う、あるいは当選役図柄が揃った、という。そして、有効ライン上に当選役図柄が揃ったときに入賞となり、入賞役に応じた賞が付与される。なお、内部抽選にて当選した役を当選役と称し、有効ライン上に揃った役を入賞役と称しており、いずれかの役が入賞するためにはその前提として当該役が内部抽選にて当選していることが必要である。

20

【0298】

スロットマシン1の図柄には、「赤7図柄」、「青7図柄」、「白7図柄」、「赤ベル」、「青ベル」、「白ベル」、「チェリー図柄」、「スイカ図柄」、「リプレイ図柄」があることは既に述べたとおりであるが、このうち、「赤7図柄」、「白7図柄」、「青7図柄」、「白ベル図柄」、「赤ベル」、「青ベル」は他の図柄に比べて目立ち易く、識別しやすい図柄となっている（詳しく言えば、「白ベル図柄」、「赤7ベル」、「青7ベル」は他の図柄に比べて目立ち易いわけではないが、それぞれ、「赤7図柄」、「白7図柄」、「青7図柄」の近傍に図柄が配列されている点で識別しやすい）。ここでいう識別のし易さとは、リールの回転中や、リールの停止した状態を含めて遊技者が容易に図柄を識別することができる度合いの高さのことをいう。これらの図柄はいずれも、各リール301a, 301b, 301c上に1つしかなく、加えて色彩を視認しやすい。これにより、リールの回転中であっても、「赤7図柄」、「青7図柄」、「白7図柄」、「赤ベル」、「青ベル」、「白ベル」、「チェリー図柄」、「スイカ図柄」、「リプレイ図柄」のうち所望の図柄を目標として停止操作することが可能となっている。

30

【0299】

これらの図柄はそれだけでは象徴的な図柄（図柄1つだけでは当選役に対応しない）に過ぎないものであるが、所定の組み合わせとなることにより当選役に対応する図柄の組み合わせとなるものである。すなわち、所定の遊技特典が付与される。

【0300】

40

[ビッグボーナス、レギュラーボーナス]

ビッグボーナス（以下ではBBと呼称する）に対応する図柄（7図柄）の組み合わせ態様として「赤7図柄」、「青7図柄」、「白7図柄」による組み合わせ、具体的には、同色図柄による3通りの組み合わせを含めて、第1の図柄組み合わせとしての27通りの組み合わせが予め決められており、内部抽選の結果がBBである場合は、これら27種類の組み合わせのうち、いずれの組み合わせも有効ライン上に揃いうる。27通りの組み合わせは、3色且つ3図柄（左、中、右）であるから3の3乗の27通りである。即ち、全く異なる色同士の組み合わせも含まれる。なお、この27通りの組み合わせは全てに共通する一のフラグに対応している。つまり、BBフラグとしては一のフラグのみであるが、この一のBBフラグが当選成立すると、27通りの「7」の組み合わせのうちいずれの組み

50

合わせも有効ライン上に揃いうる。

【0301】

言い換えると、内部的にはBBのフラグが1個であるものの、当該1個のBBフラグが成立すると、色彩は異なるものの、「赤7図柄」、「青7図柄」、「白7図柄」による27通りの図柄組み合わせのうちいずれの組み合わせも有効ライン上に示現されうようになっている。

【0302】

7の図柄組み合わせが揃うと、ボーナスゲームであるビッグボーナスゲーム（以下、BBゲームという）という遊技特典が付与される（ボーナスゲーム実行手段）。このBBゲームでは、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われることになる。これは、規定枚数のメダル（例えば、300枚）を払い出すまで継続して実行される。払い出されたメダルが規定枚数分に到達すると（あるいは規定枚数を越えた場合としてもよい）、BBゲームは終了となる。

【0303】

また、スロットマシン1では、7の図柄組み合わせ（BBの図柄組み合わせ）が揃った際（7の図柄組み合わせが揃った当該ゲーム）では、メダルは付与されない。つまり、BBの図柄組み合わせが揃うことはBBゲームへ移行する契機としての役割を持っていることになる。また、7図柄は各リール301a, 301b, 301cにそれぞれ1つずつしか配置されていないため（図62参照）、7図柄を図柄表示窓401内に正確に狙って停止操作（リール停止ボタン211a, 211b, 211cを押す操作）を行わないと、BBの図柄組み合わせを揃えることができない。このように目的の図柄（この例では7図柄）を狙って停止操作を行うこと、即ち「目押し」は、スロットマシン1に代表される回胴式遊技機における技量（または技術、遊技者が意図して行う必要がある操作）の一つである。

【0304】

よって、遊技者の「目押し」の技量が高ければ（主に遊技に熟練した遊技者等、遊技の熟練度が高い遊技者）、目的の図柄を狙った位置（例えば、図柄表示窓401内）に表示させる（停止させる）ことが容易なものとなる。一方、遊技者の「目押し」の技量が低ければ（主に遊技に未熟な遊技者等、遊技の熟練度が低い遊技者）、目的の図柄を狙った位置（例えば、図柄表示窓401内）に表示させる（停止させる）ことが容易なものとはならない（困難であるといえる）。

【0305】

なお、ビッグボーナスよりも遊技者に付与されうるメダル数は少ないレギュラーボーナス（以下ではRBと呼称する）も一般的には設けられているが、本実施形態ではRBについての説明は割愛する。

【0306】

[ベル]

ベル（小役1～27）の示されている当選役には、対応する図柄（ベル図柄）の組み合わせ態様として「赤ベル図柄」、「青ベル図柄」、「白ベル図柄」による組み合わせ、具体的には、同色図柄による3通りの組み合わせを含めて、第2の図柄組み合わせとしての27通りの組み合わせが予め決められており、内部抽選の結果が「ベル」である場合は、これら27種類の組み合わせのうち、いずれの組み合わせも有効ライン上に揃いうる。27通りの組み合わせは、3色且つ3図柄（左、中、右）であるから3の3乗の27通りである。即ち、全く異なる色同士の組み合わせも含まれる。ただし、この27通りの組み合わせは全て別フラグとなっている。したがって、この27通りのフラグのうち、成立したフラグのみが有効ライン上に揃いうる。なお、「赤ベル図柄」、「青ベル図柄」、「白ベル図柄」の図柄は、いずれもベルと把握できるような色彩（例えば黄色）であるが、ベルのキャラクタが把持している旗の数によって、内部的に「赤ベル図柄」、「青ベル図柄」、「白ベル図柄」が区別されている。

【0307】

即ち、B Bのフラグとは異なり、互いに異なる小役のフラグが内部的には27個あることになる(小役1～小役27)。内部的にはこの27個のフラグは全く別フラグであるから、当該当選したフラグに対応する小役(小役1～27のいずれか)についての図柄組み合わせが有効ライン上に揃うタイミングで停止操作された場合に限り、当該当選したフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うことになる。即ち、27個のフラグについては、それぞれ、対応する小役についての図柄組み合わせが有効ライン上に揃うための独自のタイミングが割り当てられていることになる。なお、いかなるタイミングで停止操作を行ったとしても、この27個のフラグに対応するいずれかのタイミングと合致することとなる。言い換えると、27個のフラグ全てが成立していたとすると、27個のフラグのうちいずれか1つのフラグに対応する小役についての図柄組み合わせが有効ライン上に揃うことになる。しかしながら、小役のフラグは内部的には27個であるものの、実際に27種類の役が存在するよう遊技者に意識させると、遊技内容が煩雑となるだけであり分かりづらい。そこで、内部的には27種類の小役が存在するにも拘らず、外観上は同じ役に見えるように同種の図柄(ベル図柄)による組み合わせとすることで、遊技内容の煩雑さを生じさせることなく、新たな遊技性を提供できるようになる。

10

【0308】

なお、「当選したフラグに対応する小役についての図柄組み合わせが有効ライン上に揃うタイミング」とは、当選フラグ(成立フラグ)に対応した当選役図柄をリール停止制御(リールの引き込み制御)によって図柄表示窓401内に引き込むことが可能な時間幅である。本実施形態でいうと、例えば左リール321aの上段に当選役図柄としての配列番号20を停止させたい場合、配列番号20よりもリールの回転方向(配列番号が小さい順から大きい順に回転する)に4図柄前の配列番号16よりも大きい配列番号(配列番号17～20)の図柄が左リール321aの上段にあるときに停止操作すると、配列番号20が左リール321aの上段に停止表示される。したがって、「対応する小役についての図柄組み合わせが有効ライン上に揃うための独自のタイミング」とは、対応する小役についての図柄組み合わせをリール停止制御によって図柄表示窓401内に引き込むことが可能な、当該対応する小役独自の時間幅のことである。

20

【0309】

ここで、左リール321aについては、「赤ベル」を含む前後7図柄の間には「赤ベル」のみが配置されており、「青ベル」を含む前後7図柄の間には「青ベル」のみが配置されており、「白ベル」を含む前後7図柄の間には「白ベル」のみが配置されている。例えば、配列番号14～20を第1ゾーン、配列番号7～13を第2ゾーン、配列番号21～6を第3ゾーンとすると、「赤ベル」図柄は第1ゾーンのみに配置され、「青ベル」図柄は第2ゾーンにのみ配置され、「白ベル」図柄は第3ゾーンにのみ配置されている。これにより、停止操作のタイミングによって、「赤ベル」、「青ベル」および「白ベル」のうち常に必ず1種のベルしか有効ライン上に出現することがなく、2種以上のベル図柄が同時に有効ライン上に出現することはありえない。

30

【0310】

また、中リール321aについては、「赤ベル」を含む前後5図柄の間には「赤ベル」のみが配置されており、「青ベル」を含む前後5図柄の間には「青ベル」のみが配置されており、「白ベル」を含む前後5図柄の間には「白ベル」のみが配置されている。これにより、停止操作のタイミングによって、「赤ベル」、「青ベル」および「白ベル」のうち常に必ず1種のベルしか有効ライン上に出現することがなく、2種以上のベル図柄が同時に有効ライン上に出現することはありえない。

40

【0311】

さらに、右リール321cについては、「赤ベル」を含む前後7図柄の間には「赤ベル」のみが配置されており、「青ベル」を含む前後7図柄の間には「青ベル」のみが配置されており、「白ベル」を含む前後7図柄の間には「白ベル」のみが配置されている。これにより、停止操作のタイミングによって、「赤ベル」、「青ベル」および「白ベル」のうち常に必ず1種のベルしか有効ライン上に出現することがなく、2種以上のベル図柄が同

50

時に有効ライン上に出現することはありえない。

【0312】

ところで、ベル図柄が揃うと、規定枚数（本実施形態では1枚）のメダルの払い出しが行われる。このときのメダルの払い出しは当該ゲームにて行われる。つまり、ベル図柄が揃うと1枚のメダルの払出しという遊技特典が付与される。ベル図柄が揃ったときに払いだされるメダル数は少なければ少ないほど好ましいため、本実施形態では最小単位の1枚としている。なぜなら、後述する通り、本実施形態のスロットマシン1では、ベルとしての成立役を従来のスロットマシンのように遊技者にとって価値のないハズレ（本実施形態のハズレとは異なる）と同様に扱っており、従来のスロットマシンでいうところのハズレのような位置付けにあるからである。

10

【0313】

[リプレイ]

リプレイの当選役には、対応する図柄（リプレイとなる図柄）の組み合わせ態様として「リプレイ図柄ーリプレイ図柄ーリプレイ図柄」が予め決められている。

【0314】

リプレイ図柄が揃うと、リプレイゲームという遊技特典が付与される。このリプレイゲームでは、改めてメダルを投入もしくはベット操作をすることなく、次回のゲームとして行うゲームを再遊技として実行できることをいう。その場合の有効ライン数は、リプレイ図柄が揃った当該ゲームの有効ライン数と同じとなる。

【0315】

20

また、リプレイ図柄が揃った際にもメダルは付与されず、リプレイゲームへ移行する契機としての役割を持たせている。このリプレイゲームの遊技特典の特徴は、メダルの払出しを行わない代わりに次回のゲームで新たにメダルを消費する（新たにメダルを掛ける）必要がないことである。またリプレイはメダルの払い出しを伴わない当選役であるため、例えばその当選確率を高くすることにより、当選頻度が高くなったとしてもホールにとって不利益となることは非常に少ないといえる。従って、スロットマシン1では、概ね7回に1回程度は当選する確率としている（詳細は後述）。これにより、遊技者が消費するメダルの量（一定時間当たりにつき消費するメダル数）をある程度一定の範囲に保つことが可能となる。つまり、リプレイという当選役にゲーム進行における過剰なメダルの消費を抑える役割を持たせることができるということになる。

30

【0316】

また、各リール301a, 301b, 301cにリプレイ図柄をそれぞれ満遍なく配置することにより、リプレイ図柄を目押しの必要なく揃えることができるものとすることができる。具体的には、左リールおよび右リールでは、リプレイ図柄からリプレイ図柄までの間に配置される他の図柄（リプレイ図柄とは異なる種類の図柄のこと）が2個または3個となっており、中リールでは、リプレイ図柄からリプレイ図柄までの間に配置される他の図柄が3個または4個となっている。

【0317】

[チェリー]

チェリーの当選役には、対応する図柄（チェリー図柄）が予め決められている。また、チェリー図柄については、「チェリー図柄ーANYーANY」というように、チェリー図柄が1つ（この例では、左リール301aのみ）あればそれだけでチェリー図柄が揃ったとみなされる。ここでいう「ANY」とはいずれの図柄でもよいことを示す。そして、チェリー図柄が揃うと、当該ゲームにて規定枚数（例えば、4枚）のメダルの払い出しが行われる。つまり、チェリー図柄が揃うと4枚のメダルの払い出しという遊技特典が付与される。なお、チェリー図柄は、左リール301aに満遍なく配置されているので、目押しの必要がなく揃えることができる図柄となっている。

40

【0318】

従って、チェリー図柄は、全てのリールが停止した状態における図柄の組み合わせ態様により揃ったと判定されるのではなく、少なくとも1つのリールについてのみ、当該リー

50

ルが停止した状態において有効ライン上に表示された図柄により揃ったと判定されるものであるといえる。ただし、メダルの払い出しは全てのリール停止後に行われる。なお本実施形態のスロットマシン1では上記でいう「少なくとも1つのリール」を右リール301cとしている。

【0319】

ところで、チェリーについても、前述のベルと同様に、ゲームの進行の中で遊技者がメダルを大量消費してしまうことを抑える程度の役割を持たせるに留め、リプレイに比べて当選確率を低く抑えている。従って、チェリー図柄についても、前述のリプレイ図柄等と同様、各リール301a, 301b, 301c（特に右リール301c）に満遍なく配置されている（この場合は、チェリー図柄からチェリー図柄までの間に配置される他の図柄を1個から最大4個までとする）ことにより、チェリー図柄を目押しの必要なく揃えることのできるものとしても問題ない。なお、この図柄の配置と目押しの必要性との関係等については後述のリール停止処理にて説明する。

10

【0320】

〔スイカ〕

スイカの当選役には、対応する図柄（スイカ図柄）が予め決められている。また、スイカ図柄については、「スイカ図柄ー7図柄ースイカ図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃ったときに、スイカ図柄が揃ったとみなされる。スイカ図柄が揃うと、当該ゲームにて規定枚数（例えば、8枚）のメダルの払い出しが行われる。つまり、スイカ図柄が揃うと8枚のメダルの払い出しという遊技特典が付与される。なお、スイカ図柄（中リール301bは7図柄）は、各リール301a, 301b, 301cに満遍なく配置されているので、目押しの必要がなく揃えることができる図柄となっている。具体的には、左リールおよび右リールでは、スイカ図柄からスイカ図柄までの間に配置される他の図柄（スイカ図柄とは異なる種類の図柄のこと）が2～6個となっており、中リールでは、7図柄から7図柄までの間に配置される他の図柄が2個または4個となっている。

20

【0321】

また、前述したチェリーおよびスイカはいずれもメダルの払い出しという遊技特典に対応した当選役であることから、以下では、必要に応じてこれらをまとめて「一般役」と称する。また、ベルを便宜上「小役」と称する。

【0322】

なお、スロットマシン1では、チェリーおよびスイカを一般役として説明したが、これらの他にさらに一般役を設けることもできる。例えば、チェリー図柄、スイカ図柄とは異なる種類の図柄を設けて、これに対応するメダルの払い出し枚数（規定枚数）を異ならせて上記の一般役と区別したり、あるいは各リール301a, 301b, 301cの図柄の配置数を少なくして、目押しの必要な当選役図柄として難易度をつけたりすることも可能である。

30

【0323】

〔ハズレ〕

BB、ベル（小役1～27）、チェリー、スイカ、リプレイのいずれにも該当しない場合は、ハズレとなる。そして、ハズレとなった当該ゲームでは、メダルの付与は行われず、また次回以降のゲームに変化を及ぼすこともない。なお、ハズレは遊技者に当該ゲーム及び次回以降のゲームにおいて何の遊技特典も付与しない当選役であるともいえる。なお、本実施形態では、通常の遊技状態（即ち、BBやRBといった遊技状態でない状態）においてハズレとなる確率は極めて小さくなっている（本実施形態では0.18%）。

40

【0324】

以上がスロットマシン1におけるそれぞれの当選役と、それぞれの当選役に対応する図柄の組み合わせ態様である。

【0325】

ところで、本実施形態のスロットマシンでは、詳細は後述するが、複数のフラグが重複して成立する場合がある。また、リプレイ、小役（ベル）および一般役のフラグについて

50

は次ゲーム以降に持ち越されないものの、B Bのフラグについては有効ライン上に揃えることができなければ次ゲーム以降に持ち越される。即ち、複数のフラグが重複して同時に成立する場合がある。この場合、リプレイに対応する図柄組み合わせ、ベルに対応する図柄組み合わせ、一般役（チェリー、スイカ）に対応する図柄組み合わせ、B Bに対応する図柄組み合わせの優先順位で、有効ライン上に揃う（優先停止制御手段）。

【0326】

具体的には、リプレイのフラグが成立したとき、リプレイに対応する図柄組み合わせを有効ライン上に停止表示可能なタイミングで遊技者が停止操作していれば、他のフラグ（小役、一般役、B B）の成立如何に拘らず、リプレイに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる。ただし、リプレイに対応する図柄組み合わせは、上述した通り、リプレイ図柄を目押しの必要がなく揃えることができる図柄なので、リプレイのフラグが成立したときは、常に必ずリプレイに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなり、たとえB Bのフラグが成立していたとしても、B Bに対応する図柄組み合わせを有効ライン上に揃えることができない。

10

【0327】

また、リプレイのフラグが成立せず且つ小役（ベル）または一般役のフラグが成立したとき、当該成立した小役（ベル）または一般役のフラグに対応する図柄組み合わせを有効ライン上に停止表示可能なタイミングで遊技者が停止操作していれば、B Bのフラグの成立如何に拘らず、当該成立した小役（ベル）または一般役のフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる（本実施形態では、小役のフラグと一般役のフラグとが同時に成立しないようになっている）。

20

【0328】

ただし、リプレイ同様に、一般役（チェリー、スイカ）に対応する図柄組み合わせは、上述した通り、目押しの必要がなく揃えることができる図柄なので、一般役のフラグが成立したときは、常に必ず一般役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなり、たとえB Bのフラグが成立していたとしても、B Bに対応する図柄組み合わせを有効ライン上に揃えることができない。

【0329】

なお、上述した通り、内部的には27通りの小役（ベル）があり、当該成立した小役（ベル）に対応する図柄組み合わせを有効ライン上に停止表示可能なタイミングで遊技者が停止操作する限り、たとえB Bのフラグが成立していたとしても、当該成立した小役（ベル）に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる。言い換えると、成立した小役（ベル）に対応する図柄組み合わせを有効ライン上に停止表示不可能なタイミングで遊技者が停止操作し且つB Bのフラグが成立している場合に、B Bに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる（特別停止制御手段）。

30

【0330】

上記を簡単に言い換えると、リプレイについては、リプレイフラグが成立していれば常にリプレイ図柄に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うように図柄配列されている。そのため、リプレイのフラグが成立していれば、他のフラグが重複して成立していたとしても常にリプレイ図柄に対応する組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる。一般役についても、リプレイ同様に、一般役が成立していれば常に一般役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うように図柄配列されている。

40

【0331】

また、小役（ベル）のフラグとB Bのフラグとが重複して成立していれば、当該成立している小役（ベル）に対応する組み合わせを有効ライン上に揃えることができない場合のみ、B Bに対応する組み合わせが有効ライン上に揃う可能性がある。

【0332】

さらに、内部抽選の結果がハズレである場合は、フラグが一切成立していなければハズレが有効ライン上に表示され、フラグが成立していれば、当該成立しているフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃う。ここで、次ゲーム以降に持ち越されうる

50

フラグはB Bのフラグのみであり（R Bが設けられている場合はR Bのフラグも持ち越される）、さらに本実施形態では、B Bに対応する図柄が、リプレイ図柄と同様に、目押しの必要がなく揃えることができるように図柄配列されている。したがって、B Bフラグが成立し且つ内部抽選の結果がハズレであれば、常に必ずB Bに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる。

【0333】

なお、これらの図柄は上記で説明した図柄や図柄の組み合わせ態様に限定されるものではない。また、上記の図柄に加えて複数種類の図柄を新たに設けることもできる。そして、当選役の種類をさらに増やすことや、あるいは減らすこともできる。さらに、上記で述べた当選役は全てを必ず設けることに限定されるものではなく、適宜必要な種類の当選役を選ぶこととしてもよい。

10

【0334】

[ゲーム処理]

次に、スロットマシン1におけるゲーム処理の流れについて説明する。以下のゲーム処理は、メイン基板409（主にCPU）にて実行される制御プログラム上の処理手順に沿って進行する。

【0335】

図63は、スロットマシン1の主制御基板409側にて行われる基本的な1ゲームの処理手順を一通り示している。まずステップS1では、ゲームスタートに備えるための初期設定を実行する。特に電源の立ち上げ時等においては、前述した各種装置の接続及び作動状況を確認するとともに、バックアップデータの有無を確認し、バックアップデータが存在する場合には、電源断前の状態に復帰させる処理を実行する。

20

【0336】

次のステップS2では、投入口203から投入されたメダルの枚数により、あるいはすでに貯留されているメダルがある場合にはMAXベットボタン206（あるいは1ベットボタン205）の押下操作により掛け数が決定され、始動レバー210の操作待ちの状態となる。すなわち、1回のゲームの掛け数が決定され、始動レバー210の操作が可能な状態となるまでがBET処理にて実行される。なお、このステップS2は解決手段に記載の掛け数決定手段の一例に相当する。

【0337】

ステップS3では、ステップS2において操作待ちの状態となった始動レバー210の操作によりゲームをスタートさせるとともに、いずれかの当選役を内部抽選の結果とするか否かを決定するための乱数抽選としての内部抽選処理を実行する（抽選手段）。この内部抽選処理とは、次のステップS4にて回転を開始する全てのリール301a, 301b, 301cが停止状態（遊技者の停止操作により停止状態となること）となる前の段階において、いずれかの当選役を当該ゲームの抽選結果とするかを決定するために実行されるものである。すなわち、この抽選の抽選結果がいずれかの当選役に該当する場合に限り、該当する当選役が許容されるのである。

30

【0338】

次にステップS4では、ステップS3の内部抽選処理の終了に伴い全てのリール301a, 301b, 301cの回転を開始させるリール回転処理を実行する。このリール回転処理においては、全てのリール301a, 301b, 301cの回転が開始された時点でリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作を有効とし、リール停止ボタン211a, 211b, 211cが有効になったことを知らせる操作有効ランプ（図示しない）を点灯させるとともに、次のリール回転処理が実行されるまでのタイマカウントを開始する。なお、操作有効ランプは各リール停止ボタン211a, 211b, 211cにそれぞれ内蔵されるランプである。

40

【0339】

ステップS5では、遊技者によるリール停止ボタン211a, 211b, 211cの押下操作が受け付けられて、その受け付け順に操作有効ランプを消灯させるとともに、対応

50

するリール301a, 301b, 301cの回転を停止させるリール停止処理（抽選停止制御手段）を実行する。

【0340】

次のステップS6では、ステップS5において全てのリール301a, 301b, 301cの回転が停止状態になったと判定した時点で、有効ライン上に表示された表示内容（図柄の組み合わせ態様）と、上記のステップS3において決定された内部抽選の結果として許容されているものを照合して当選役の判定を行う判定処理を実行する。

【0341】

ステップS7では、ステップ6において判定された当選役に対応する遊技特典の内容に基づくメダルの払出処理を実行する。また当選役がBBやRB、リプレイの場合には、それぞれ遊技状態の変更や再遊技等の各種遊技特典に付与を実行する。

10

【0342】

以上が、スロットマシン1の基本的な1ゲームの処理手順である。ここで、ステップS2（BET処理）、ステップS3（内部抽選処理）、ステップS4（リール回転処理）は、一連の操作として遊技者により行われるものである。従って、これらの処理（ステップS2、ステップS3、ステップS4）をまとめて始動処理と呼ぶ。以下ではこの始動処理の具体的な説明をする。

【0343】

[始動処理]

図64は、始動処理で行われる各処理を具体的に示したものである。

20

【0344】

始動処理では、まずステップS101にてメダルの投入、1枚ベットボタン205、MAXベットボタン206の操作が待ち受けられる。MAXベットボタン206の操作またはメダル3枚の投入があると、ステップS101の判定が満たされ、ステップS102に移る。なお、この判定はMAXベットに相当する要件（例えば、メダル3枚の投入、MAXベットボタン206の操作1回、1枚ベットボタン205の操作3回）が成立した場合に満たされるものとしている。

【0345】

次のステップS102では、受付処理として、ベット数（この例ではMAXベットのみ）を決定するとともに、ベット数に応じた有効ラインランプを点灯させる。

30

【0346】

ステップS103では、始動レバー210の操作を有効化する。始動レバー210の操作が有効化されると、この始動レバー210の操作が受け付けられるまで操作待ちの状態となり、次のステップS104に移る。

【0347】

次のステップS104では、始動レバー210の操作が有効化されているか、またその場合は始動レバー210の操作が受け付けられたかを判定する。先のステップS103にて始動レバー210の操作が有効化されている場合、遊技者による始動レバー210の操作が受け付けられると、この判定が満たされ、次のステップS105へ移る。

【0348】

また、上記のステップS101にて遊技者がベット操作またはメダル投入をしない、あるいはMAXベットに至らないうちはステップS101の判定が満たされず、ステップS104に移る。このときはステップS104の判定も満たされず、ステップS101に戻り、以降の処理を繰り返す。

40

【0349】

また、リプレイゲームでは、新たにメダルのベットを必要としない。これは、後述するリプレイゲーム処理にてMAXベットコマンドがRAM1114に格納されている場合、自動的にMAXベット状態にする。これにより、ステップS101の判定が満たされることになる。

【0350】

50

ステップS105では、ステップS104での始動レバー210の操作を受けて、始動レバー210の操作を無効化する。

【0351】

次にステップS106では、始動レバー210の操作があると、これを契機として乱数の抽出を行う。乱数の抽出を行った後、次のステップS107に移る。なお、このときの乱数を抽出するタイミングについては、始動レバー210の操作後直ぐに行っても所定時間（例えば0.5秒後など）後に行うなど、プログラミングの過程で適切な抽出タイミングを設定することができる。

【0352】

ステップS107では、フラグ処理として、抽出された乱数値（以下では、抽出乱数値という）からいずれの当選役に該当するかを判定（乱数値の照合）する。この判定では、後述する当たり値判定テーブルにて抽出乱数値を照合する。ここで行われる乱数値の照合とは、予め決められた当選役の乱数値に、抽出乱数値が該当（合致、一致）するか否かを判定することである。このとき抽出乱数値がいずれかの当選役に該当すると判定された場合、該当する当選役に応じたフラグをON（＝1）にする。そして、このときON（＝1）となった当該当選役に対応するフラグのことを当該当選役当選フラグという。

10

【0353】

そして、フラグ処理では、当該ゲームにて抽出乱数値の照合を行う際に、判定の基準となる当たり値判定テーブルを決定する場合、後述するBBゲーム中フラグなどのゲーム状態フラグを参照して当該ゲームにおける当たり値判定テーブルを決定する。すなわち、当該ゲームにてON（＝1）状態となっているゲーム状態フラグに対応する当たり値判定テーブルをセットして抽出乱数値の照合を行う。ゲーム状態フラグには、BBゲーム中フラグがある。そして、このゲーム状態フラグがOFF（＝0）状態となっている場合には、通常状態中フラグをON（＝1）状態とする。

20

【0354】

一方、ステップS107にて、抽出乱数値がいずれの当選役にも該当しないと判定された場合、いずれの当選役にも該当しない「ハズレ」となり、ハズレフラグをONにする。ここで、当選フラグまたはハズレフラグ（これらを総称して成立フラグという）とは、該当する成立フラグがONになっているときに限り、その成立フラグに該当した当選役図柄を揃えることが可能となるものである。従って、ハズレフラグが成立フラグに該当する場合は、いずれの当選役図柄も揃えることができないことになる。上記のステップS106及びステップS107はスロットマシン1の内部にて乱数抽選を行っているということもでき、以下ではこれらのステップのことを、まとめて内部抽選、あるいは内部抽選を行う等という。なお、この乱数の抽出からフラグ処理までは抽選手段である。

30

【0355】

次のステップS108では、前回の始動処理（具体的には当該ゲームの1回前のゲーム）にてスタートさせたウェイトタイマがタイムアップ（例えば4.1秒経過）したか否かを判定する。なお、このウェイトタイマと呼ばれるタイマは、当該ゲームにおいてリールの回転が開始されたときから次のゲームでリールの回転が開始されるまでの所定時間（例えば、4.1秒）の経過を計測するものである。ここで、ウェイトタイマがタイムアップ（既に4.1秒経過した）となった場合にはこの判定が満たされ、次のステップS109に移る。また、この判定はウェイトタイマがタイムアップするまでループする。

40

【0356】

ステップS109では、全てのリール301a、301b、301cの回転を開始させる。そして全てのリール301a、301b、301cの回転の速さが一定となると、それぞれのリール停止ボタン211a、211b、211cの操作有効ランプを点灯させる。この点灯により、遊技者はリール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作が有効になったことを知ることとなる。

【0357】

なお、スロットマシン1では、回転を開始したリールは遊技者による停止操作（リール

50

停止ボタン 2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 c の押下操作) が受け付けられるまで上記の一定の速さで回転を維持し続けるものである。

【0358】

次にステップ S 1 1 0 では、ウェイトタイマをリセットするとともに、次回の始動処理までウェイトタイマをスタートさせ始動処理は終了となる。

【0359】

[内部抽選確率]

上記のとおり、スロットマシン 1 では、内部抽選の結果（抽出乱数値の照合の結果）が当該ゲームで該当する当選役（以下では、該当当選役をいう）として許容される。これが、所定の当選役に当選となる、ということである。ここで該当当選役が許容された当該ゲームの結果は、前述した「成立フラグ」として、内部抽選の結果を示す情報コマンドとして以降の処理（リール停止処理、判定処理、払出処理等）に反映されることになる。

【0360】

スロットマシン 1 では、乱数抽出を行う際の乱数値の範囲（これを抽出範囲という）を予め決めておくものである。この抽出範囲は、例えば、0 から 6 5 5 3 5（2 の 1 6 乗 = 6 5 5 3 6 個の乱数値）までの整数値と決めることができる。なお、スロットマシン 1 では、抽出範囲の乱数値を 0 から 6 5 5 3 5 としているが、0 から 1 6 3 8 3 まで（2 の 1 4 乗 = 6 5 5 3 6 個の乱数値）や、0 から 3 2 7 6 7 まで（2 の 1 5 乗 = 3 2 7 6 8 個の乱数値）をとるものとしてもよい。ただし、乱数の抽出範囲を拡大した方が、その分だけ抽出可能な乱数値の範囲（いわゆる分母）が大きくなるので特定の乱数値が偏って抽出されるといった事象が起こりにくくなる点で好ましい。

【0361】

上記の抽出範囲内においては、さらにそれぞれの当選役に対応する乱数値が予め割り当てられている。例えば、抽出範囲（0 から 6 5 5 3 5）内の乱数値のうち、B B のみに対応する乱数値は存在しない。即ち、B B は、他の当選役と重複してのみ成立しうる。

【0362】

図 6 5 は、B B のフラグが当選成立状態にない一般中および B B のフラグが当選成立状態にある内部中における各当選役及びハズレの当たり値の数を示したものである（抽選判定テーブルという）。これらはそれぞれ、当たり値判定テーブルとして予め R O M 1 1 1 2 等に格納されているものである。ここで、B B については、「B B + 小役 1 ~ 2 7」の当選役といったように、B B と小役 1 ~ 2 7 との共有当選当たり値となっている。なお、図示していないが、B B のフラグが成立している内部中における各当選役及びハズレの当たり値の数は、図 6 5 に示す番号 3 ~ 2 9 および 3 6 については一般中と同じであり、図 6 5 に示す番号 1 および 3 0 ~ 3 2 については 0、図 6 5 に示す番号 2 については 4 9 7 8 0（番号 1 の 4 9 0 0 が、番号 2 に割り当てられる）、図 6 5 に示す番号 3 3 については 2 5 0（番号 3 0 の 1 5 0 が、番号 3 3 に割り当てられる）、図 6 5 に示す番号 3 4 については 8 9 7 8（番号 3 1 の 5 0 0 が、番号 3 4 に割り当てられる）、図 6 5 に示す番号 3 5 については 1 0 1 0（番号 3 2 の 6 0 0 が、番号 3 5 に割り当てられる）となっている。なお、当たり値の数を、上述の抽出範囲内にある乱数の数（本実施形態では 6 5 5 3 6）で除した数が、フラグ成立確率である。

【0363】

内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号が「1」の場合は、B B + 小役 1 ~ 2 7 の当たり値に該当する。より具体的には、内部抽選にて抽出された乱数値が番号「1」に相当する場合は、当該番号「1」に相当する乱数値が抽出された当該ゲームにおいて、2 7 通りの B B の図柄組み合わせが有効ライン上に揃うことなく、常に、2 7 通りのベル図柄組み合わせのうちいずれか 1 の組み合わせが有効ラインに揃うこととなる。なぜなら、各リール 3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 c をいかなるタイミングで停止操作したとしても小役（ベル）の図柄が有効ライン上に出現するように配置されており、且つ、B B の図柄よりも小役（ベル）の図柄が優先して引き込まれるように制御されるからである。なお、図 6 5 に示す番号「1」が抽出されるか確率は、一般中は 6 5 5 3 6 分の 4 9 0 0、内部中は 0 である

。ただし、当該ゲームにおいてベルが入賞しなければベルのフラグは消失するが、B Bのフラグは成立したまま次々回ゲーム以降も維持される。このように、内部抽選にてB Bのフラグが成立する確率は6 5 5 3 6分の4 9 0 0であることから、確率上は、概ね1 3. 4ゲームを行うとB Bのフラグが成立することになる。また、ハズレは6 5 5 3 6分の1 1 8の確率でしか出現しないため（図6 5の番号3 6参照）、ビッグボーナスゲームの実行中でない通常状態では、ほぼ常に、B Bと、小役または一般役と、が重複して当選成立状態にあることとなる。この通常状態でのゲームの実行は、通常状態制御手段（主制御基板4 0 9）によって実現される。「ほぼ常に」としたのは、例えばボーナスゲームの終了後は、B Bフラグが当選成立されるまで、B Bフラグが当選成立していない状態となる一方で、一旦B Bフラグが当選成立すると、ボーナスゲームが行われるまでB Bフラグが当選成立状態となるからである。

10

【0 3 6 4】

ところで、ボーナス役は、これよりも優先的に停止表示される全パターン（2 7通り）の小役1～2 7（図6 5の番号1）、チェリー役（図6 5の番号3 0）、リプレイ役（図6 5の番号3 1）およびスイカ役（図6 5の番号3 2）のうちいずれかの役と重複してのみ当選されるようになっている。この点、小役1～2 7に対応するベル図柄は、小役1～2 7の全パターン（2 7通り）の当選時は、どのようなタイミングにて停止ボタンを押したとしても、2 7通りのうちのいずれかのベルに対応する図柄組み合わせが停止表示されるように、上記リール上にて配列されている。同様に、チェリー役、リプレイ役およびスイカ役のそれぞれに対応する図柄についても、これらの役の当選時は、どのようなタイミ

20

【0 3 6 5】

内部抽選の結果が図6 5に示す番号が「2」の場合は、小役の当たり値に該当する。即ち、内部的に異なる2 7個の小役（小役1～2 7）が全て同時に成立する。より具体的には、内部抽選にて抽出された乱数値が「2」の場合は、次回ゲームにおいて、2 7通りのベル図柄組み合わせのうちいずれか一つの組み合わせが常に必ず有効ラインに揃うこととなる。なお、図6 5に示す番号「2」が抽出されるか確率は、6 5 5 3 6分の4 4 8 8 0である。したがって、実行したゲームのうちの大部分のゲームでは、外観上のベル図柄が有効ラインに揃うことになる（図6 5の番号1および3～2 9の場合にも外観上のベルが揃いうる）。この実施形態にかかるスロットマシンでは、ボーナス確定状態に移行する前か後かに関係なく、このような高確率、すなわち従来のスロットマシンと比較するならば、ハズレとしての位置づけとして、ベル図柄組み合わせが現れるようになっている。ただし、ベル図柄が揃っても、当該変動表示の実行に要したメダル数よりも少ないメダル数（ここでは1枚）しか払い出されないため、持ちメダルが増加することはない。つまり、ゲームに供するメダル数が3枚であるため、1枚のメダルが払い出されたとしても、1ゲームあたり2枚減少することとなる。

30

【0 3 6 6】

このように、本実施形態のスロットマシン1における2 7個の小役のフラグは、B Bのフラグが成立しているにも拘らず、B Bに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃いにくくする機能を有している。また、小役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃ったとしても、1枚しかメダルが払い出されないよう構成されており、遊技者からすると、従来のスロットマシンでいうところのハズレに近いものがある。このように、ベルを所謂ハズレのように効果的に扱うために、本実施形態では、さまざまな工夫が施されている。

40

【0 3 6 7】

例えば、2 7個の小役を所謂ハズレのように効果的に扱うために、ベルに入賞したとしても、メダルの払出音を遊技者が気付き難くなっている。上述したように、本実施形態の

50

スロットマシン1では、メダルが払い出される際には、メダルが払い出されている様子を視認しなくとも、実際にメダルが払い出されることを確認することができるように、メダル払出音出力される。ただし、ベルの入賞に基づいて1枚のメダルを払い出す際には、メダルの払出音を遊技者が気付き難くなっている。メダルの払出音を遊技者が気付き難い態様としては、1枚のメダルが払い出されるにも拘らず、メダルの払出音を全く出力しない、メダルの払出音出力するものの遊技者が聞き取りにくい程度（音量を下げるなど）の効果音出力する、通常のメダル払出音とは全く異なる効果音（例えば演出音）出力することによってメダルの払い出しが行われたとは思えないような態様、が考えられる。

【0368】

また、上述の他、有効ラインを、当該有効ライン上に揃った図柄組み合わせを遊技者が把握し難いような並びとしてもよい。さらに、内部抽選にて図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれか1つが抽出された場合に、ベル図柄組み合わせに代えてハズレ目（少なくとも1つのリールに付された図柄が他の2つのリールに付された図柄と異なる図柄で有効ライン上に示現された図柄組み合わせ、または、全てのリールに付された図柄が全て異なる図柄で有効ライン上に示現された図柄組み合わせ）が、全ての有効ライン上に示現されるようにするとより効果的である。

【0369】

なお、一般的なスロットマシンでは、何らかの役に入賞したときに、所定の範囲（例えばメダル50枚相当）内でクレジットと称される電子データがアップされる。したがって、ベル図柄組み合わせが有効ライン上に示現されたときに（入賞したときに）、賞としてのメダルを1枚払い出すことに代えて、クレジットを1だけアップする際にも、クレジットアップされた旨を把握し難いようにすることが好ましい。この態様としては、例えば、クレジットアップ音出力するものの遊技者が聞き取りにくい程度（音量を下げるなど）の効果音出力する、通常のクレジットアップ音とは全く異なる効果音（例えば演出音）出力することによってクレジットアップされたとは思えないような態様、が考えられる。

【0370】

さらに、本実施形態では、小役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃ったときはベル図柄組み合わせが示現されるようにしているが、これに代えて、何らの役にも入賞していない印象を遊技者に与えるべく、従来のハズレ目に相当する図柄組み合わせを、小役に対応する図柄組み合わせとして有効ライン上に揃うように構成してもよい。従来のハズレ目に相当する図柄組み合わせは、例えば、全てのリール3つのリール301a, 301b, 301cが停止したときに有効ライン上に示現されるこれらの図柄組み合わせが、全て異なる図柄であるような図柄組み合わせである。ただし、1つのリールのみ異なる図柄であってもよい。

【0371】

内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」の場合は、いずれも、27通りの小役（小役1～27）図柄組み合わせのうち、一部の組み合わせが排除されただけの多数の組み合わせ（ここでは26通りの組み合わせ）が有効ラインに揃うこととなる（「27分の26」択）。上述した通り、小役のフラグが内部的に成立すると、当該内部的に成立しているフラグの小役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うように停止操作された場合に限り、当該内部的に成立した小役が有効ライン上に揃う。

【0372】

ただし、本実施形態のスロットマシン1では、図65に示す番号が「3」～「29」の場合は、27個の小役フラグのうち26個までが重複して成立する（言い換えると、27個の小役フラグのうち1個のフラグのみが重複成立していない非重複フラグである）。即ち、27個のうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うように停止操作された場合には、当該内部的に成立した小役に対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃う。

【0373】

その一方で、27個のうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作された場合には、小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことがないよう制御される（当選役回避制御手段）。すなわち、一般中（BBのフラグが当選成立状態にない遊技状態）における内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」である場合に、27個のうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されると、ハズレに対応する図柄組合せが有効ライン上に示現される。また、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）における内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」である場合に、27個の小役フラグのうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されると、BBに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うようにリール制御される（限定的ボーナス示現手段）。即ち、内部抽選が行われる都度、27個の小役（小役1～27）フラグのうちいずれかのフラグが当選成立しないかたちでの重複当選成立が付与されることによって、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）に対して優先して停止表示されないBBの図柄組み合わせ（第1の図柄組み合わせ）が有効ライン上に揃うかたちでの停止表示が可能となる（優先小役重複当選手段）。

10

【0374】

ここで、このような小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）は、上述の通り、27種類用意されている。そして、これら27種類の小役図柄組み合わせのいずれか1つを停止操作ゲームにて停止表示させる特定小役については、27種類の小役図柄組み合わせにそれぞれ一対一で対応するように同数分だけ、図65に示される番号「3」～「29」として用意するようにしている。また、こうして27種類の小役図柄組み合わせと同数分だけ用意された特定小役（図65に示される番号「3」～「29」）については、それぞれ一対一で対応する小役図柄組み合わせに独自の小役非表示タイミング（非重複フラグ）が割り当てられるように複数の部分小役（小役1～27）が組み合わせられて構成されるものとしている。すなわち、それら複数の部分小役（小役1～27）の重複当選にかかる組み合わせ（「27分の26」択）によって上記27種類の小役図柄組み合わせのいずれか1つを停止操作ゲームにて停止表示可能とするようにしている。

20

30

【0375】

例えば、一般中における内部抽選の結果が上記特定小役のうちの番号「3」である場合には、「赤ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」を除く3色ベル図柄の組合せが有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されると、ハズレに対応する図柄組合せが有効ライン上に示現される。また、内部中における内部抽選の結果が上記特定小役のうちの番号「3」である場合には、「赤ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」を除く3色ベル図柄の組合せが有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されると、「赤7」－「赤7」－「赤7」に対応する図柄組合せが有効ライン上に示現される。

【0376】

より具体的には、このような「27分の26」択ベル、すなわち27個の小役フラグのうち特定の非重複フラグが除かれた26個の小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせは、図65に示されるように、番号「3」：小役1～27のうちの小役1（「赤ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役1の配色に対応した「赤7」－「赤7」－「赤7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第1の「27分の26」択ベル。

40

【0377】

番号「4」：小役1～27のうちの小役2（「青ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態

50

）においては、（「青ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役2の配色に対応した「青7」－「赤7」－「赤7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第2の「27分の26」択ベル。

【0378】

番号「5」：小役1～27のうちの小役3（「白ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「赤ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役3の配色に対応した「白7」－「赤7」－「赤7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第3の「27分の26」択ベル。

【0379】

番号「6」：小役1～27のうちの小役4（「赤ベル」－「赤ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「赤ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役4の配色に対応した「赤7」－「赤7」－「青7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第4の「27分の26」択ベル。

【0380】

番号「7」：小役1～27のうちの小役5（「青ベル」－「赤ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「赤ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役5の配色に対応した「青7」－「赤7」－「青7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第5の「27分の26」択ベル。

【0381】

番号「8」：小役1～27のうちの小役6（「白ベル」－「赤ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「赤ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役6の配色に対応した「白7」－「赤7」－「青7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第6の「27分の26」択ベル。

【0382】

番号「9」：小役1～27のうちの小役7（「赤ベル」－「赤ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「赤ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役7の配色に対応した「赤7」－「赤7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第7の「27分の26」択ベル。

【0383】

番号「10」：小役1～27のうちの小役8（「青ベル」－「赤ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「赤ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役8の配色に対応した「青7」－「赤7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第8の「27分の26」択ベル。

【0384】

番号「11」：小役1～27のうちの小役9（「白ベル」－「赤ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「赤ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役9の配色に対応した「白7」－「赤7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第9の「27分の26」択ベル。

【0385】

番号「12」：小役1～27のうちの小役10（「赤ベル」－「青ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「青ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役10の配色に対応した「赤7」－「青7」－

10

20

30

40

50

「赤 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 0 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

【0 3 8 6】

番号「1 3」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 1（「青ベル」－「青ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「青ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 1 の配色に対応した「青 7」－「青 7」－「赤 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 1 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

【0 3 8 7】

10

番号「1 4」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 2（「白ベル」－「青ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「青ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 2 の配色に対応した「白 7」－「青 7」－「赤 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 2 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

【0 3 8 8】

番号「1 5」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 3（「赤ベル」－「青ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「青ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 3 の配色に対応した「赤 7」－「青 7」－「青 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 3 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

20

【0 3 8 9】

番号「1 6」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 4（「青ベル」－「青ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「青ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 4 の配色に対応した「青 7」－「青 7」－「青 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 4 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

30

【0 3 9 0】

番号「1 7」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 5（「白ベル」－「青ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「青ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 5 の配色に対応した「白 7」－「青 7」－「青 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 5 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

【0 3 9 1】

番号「1 8」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 6（「赤ベル」－「青ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「青ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 6 の配色に対応した「赤 7」－「青 7」－「白 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 6 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

40

【0 3 9 2】

番号「1 9」：小役 1～2 7 のうちの小役 1 7（「青ベル」－「青ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（B B のフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「青ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役 1 7 の配色に対応した「青 7」－「青 7」－「白 7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第 1 7 の「2 7 分の 2 6」択ベル。

50

。

【0393】

番号「20」：小役1～27のうちの小役18（「白ベル」－「青ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「青ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役18の配色に対応した「白7」－「青7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第18の「27分の26」択ベル

。

【0394】

番号「21」：小役1～27のうちの小役19（「赤ベル」－「白ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「白ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役19の配色に対応した「赤7」－「白7」－「赤7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第19の「27分の26」択ベル

10

。

【0395】

番号「22」：小役1～27のうちの小役20（「青ベル」－「白ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「白ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役20の配色に対応した「青7」－「白7」－「赤7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第20の「27分の26」択ベル

20

。

【0396】

番号「23」：小役1～27のうちの小役21（「白ベル」－「白ベル」－「赤ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「白ベル」－「赤ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役21「白7」－「白7」－「赤7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第21の「27分の26」択ベル。

【0397】

番号「24」：小役1～27のうちの小役22（「赤ベル」－「白ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「白ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役22の配色に対応した「赤7」－「白7」－「青7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第22の「27分の26」択ベル

30

。

【0398】

番号「25」：小役1～27のうちの小役23（「青ベル」－「白ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「白ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役23の配色に対応した「青7」－「白7」－「青7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第23の「27分の26」択ベル

40

。

【0399】

番号「26」：小役1～27のうちの小役24（「白ベル」－「白ベル」－「青ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「白ベル」－「青ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役24の配色に対応した「白7」－「白7」－「青7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第24の「27分の26」択ベル

。

【0400】

50

番号「27」：小役1～27のうちの小役25（「赤ベル」－「白ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「赤ベル」－「白ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役25の配色に対応した「赤7」－「白7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第25の「27分の26」択ベル。

【0401】

番号「28」：小役1～27のうちの小役26（「青ベル」－「白ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「青ベル」－「白ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役26の配色に対応した「青7」－「白7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第26の「27分の26」択ベル。

10

【0402】

番号「29」：小役1～27のうちの小役27（「白ベル」－「白ベル」－「白ベル」）だけが非重複フラグとされることで、内部中（BBのフラグが当選成立状態にある遊技状態）においては、（「白ベル」－「白ベル」－「白ベル」）の停止タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ小役27の配色に対応した「白7」－「白7」－「白7」の特別組み合わせが停止表示されるようにする第27の「27分の26」択ベル。

20

といった、番号「3」～「29」の特定小役に一对一で対応付けされた27種類の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）として用意されている。

【0403】

そして上述の通り、番号「3」～「29」の特定小役に一对一で対応付けされた27種類の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）には、それぞれ異なる部分小役（小役1～27）が非重複フラグとして対応付けされている。これにより、27種類の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）には、ベル図柄の組合せが有効ライン上に揃うことが回避される小役非表示タイミングとして、それぞれ独自の小役非表示タイミングが割り当てられるようになる。したがって、上記内部中においては、27種類の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）のいずれが遊技者による停止操作の対象とされて停止表示可能とされるかによって、小役図柄組み合わせの停止表示が回避される小役非表示タイミング（非重複フラグとされた部分小役（小役1～27）に対応するタイミング）、すなわち上記「7図柄」の組み合わせを停止表示させることのできる停止タイミングを変化させることができるようになる。また、「7図柄」の組み合わせをそれぞれ独自の停止タイミングが割り当てられた複数の「7図柄」の組み合わせ（「赤7」、「青7」、「白7」の27通りの組み合わせ）として機能させることができるようになる。

30

【0404】

したがって、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のいずれかの特定小役である場合は、停止操作のタイミング如何によって小役のフラグに対応する図柄組み合わせが所謂取りこぼされることのある（有効ライン上に揃わない）取りこぼし小役であるともいえる。そして、この小役のフラグに対応する図柄組み合わせが取りこぼされたときに、BBのフラグに対応する図柄組み合わせが入賞することとなる。

40

【0405】

このような本実施形態のスロットマシン1では、内部抽選にてBBのフラグが当選成立された後の遊技状態においては、基本的には、図65に示す番号「3」～「29」のいずれかの特定小役が当選されたときに、該特定小役に対応付けされた小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）の停止表示を、遊技者による停止操作によって回避して「7図柄」の組み合わせの停止表示を狙うことのできるセルフボーナスタイム（すなわち、BBのフラグが当選成立された内部中の状態）が遊技者に対して提供されるようになる。このセルフボーナスタイムは通常状態における一態様であり、セルフボーナスタイムでは、ベ

50

ル図柄の組み合わせ（「27分の26」択ベルなど）が有効ライン上に揃ったとしてもメダルが1枚しか払い出されないので、ゲームの進行に応じてメダルが減少しつつも自らの停止操作如何でBBの図柄組み合わせを有効ライン上に揃えることができるといった、新たなゲーム性を創出できるようになる。なお、図65に示す番号「35」の役が当選されたときには、他の図柄組み合わせの停止表示を回避することなく、「7図柄」の組み合わせを停止表示させることが可能である。なお、通常状態は、ボーナスゲームが実行中でない状態であって、BBのフラグが当選成立された内部中の状態およびBBのフラグが当選成立していない一般中の状態の総称である。

【0406】

また、上述のとおり、通常状態において、図65に示す番号「3」～「29」のいずれかの特定小役に当選した場合に、27個のうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作できなかったとしても、常に、ベル図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される（救済的賞付与手段）。このように、27個のうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作できなかった場合にベル図柄の組み合わせが有効ライン上に示現されるようにすることで、当該ベル図柄の組み合わせの有効ライン上における示現を、BBの図柄（「7図柄」）組み合わせ組み合わせが有効ライン上に示現されなかったことに対する救済的な処理と捉えることができ、遊技者に与える損失感が軽減され、興趣の低下を抑制できる。とくに、長期間にわたってボーナスゲームが実行されない場合等に入賞しうる役を取りこぼしたときは、遊技者に与える落胆が大きい

【0407】

このように、通常状態では、BBと、小役および一般役のうちいずれかの役と、がほぼ常に（ハズレ時以外）重複して当選成立状態にあるので、65536分の5400の確率（図65に示す番号「3」～「29」のいずれかの特定小役が内部抽選にて当選する確率）で、27個の小役フラグのうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作できるチャンスがおとずれることとなる。したがって、ボーナスゲームが行われない遊技が続いたとしても、ボーナスゲームが行われるか否かが従来の遊技機のようにスロットマシン1側に一方的に決められるのではないことから、これまでの遊技が全くムダとなったことに起因して遊技者に与えうる徒労感が軽減されるだけでなく、遊技意欲の低下も抑制できる。また、遊技者は、図65に示す番号「3」～「29」のいずれかの特定小役が当選成立したゲームにおいて、どのタイミングで停止操作を行うと26個の小役フラグに対応するタイミングを避けることができるかといった、いかにも籤を引くような籤引的な感覚で停止操作を行うことができる楽しみもある。

【0408】

また、上記スロットマシン1では、図65に示す番号「3」～「29」のいずれかの特定小役が当選成立したゲームにおいて順押し（左→中→右）したときに、第1リール301aおよび第2リール302aのうち少なくともいずれかのリールについて、27個の小役フラグのうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されなかった場合には、常に、ベル図柄のみのシングルテンパイが有効ライン上に示現されるように制御される。つまり、このとき、ボーナステンパイは有効ライン上に示現されない（限定的ボーナステンパイ示現手段）。このように、ボーナステンパイは、図65に示す番号「3」～「29」の小役が当選成立したゲームにおいて非重複フラグを除く26個の小役フラグに対応するタイミングを避けて3つのリールのうち2つのリールについての停止操作が行われた場合と、図65に示す番号「36」のハズレが選ばれた場合とでしか出現しないようにリールの停止制御が行われるので、通常状態のもとでボーナステンパイになると、遊技者は非常に大きな興奮を感じることとなり、興趣の低下を抑制できる。

【0409】

ただし、図65に示す番号「3」～「29」の小役が当選成立したゲームにおいて重複フラグを除く26個の小役フラグに対応するタイミングを避けて3つのリール301a、301b、301cのうち2つのリール301a、301bについての停止操作が行われた場合、常に、ボーナステンパイと小役テンパイ（ベルテンパイ）とが重複して成立する。このように、ボーナステンパイと小役テンパイ（ベルテンパイ）とが重複して成立すると、残りの1つのリールでのみ、3分の1の確率で26個の小役フラグに対応するタイミングを避ければ、「7」図柄の組み合わせが入賞する。また、図65に示す番号「36」のハズレが選ばれた場合には、この時点でBBの図柄組み合わせ組み合わせの入賞が確定する。したがって、ボーナステンパイした時点で遊技者に与える期待感が非常に大きなものとなる。ここで、ボーナステンパイとは、3つの回りリールに付された図柄のうち最後に停止表示される図柄のみが回転表示状態であって、当該回転表示状態にある図柄が停止表示されたときに「7」図柄の組み合わせを構成する態様である。つまり、左リール301aおよび中リール301bが既に停止表示状態にあって、且つ、右リール301cのみが回転表示状態であるときに、左リール301aおよび中リール301bの有効ライン上に「7」図柄が停止表示された態様である。

10

【0410】

なお、本実施形態のスロットマシン1は順押しを前提としており、図65に示す番号「3」～「29」の小役が当選成立したゲームにおいて順押ししなかった場合には、ベル図柄組み合わせを入賞させることができず、いずれの役も取りこぼすこととなる。

20

【0411】

また、非重複フラグは、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のいずれかによって都度異なる。即ち、内部抽選が行われる都度、非重複フラグが変更されることとなり、非重複フラグが変更されると、小役のフラグに対応する図柄組み合わせ（ベル図柄の組み合わせ）が有効ライン上に揃う停止操作のタイミングが可変とされる。言い換えると、非重複フラグが変更されることで、小役のフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うことのない（BBに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃いうる）停止操作のタイミングが可変とされる。これにより、ゲームを実行する都度、可変するBBに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃いうる停止操作のタイミングを予想するといった新たなゲーム性を提供できる。

30

【0412】

例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」である場合、即ち、小役2～27のフラグが重複して成立した場合は、小役1に相当する図柄の組み合わせについては、当該小役1に相当するベル図柄の組み合わせが有効ラインに揃うように停止操作を行ったとしても当該図柄が揃うことがない。ただしこのとき、BBのフラグが成立していれば「7」図柄の組み合わせが有効ラインに揃うこととなる。

【0413】

また、例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「5」である場合、即ち、小役1、2及び3～27のフラグが重複して成立した場合は、小役3に相当する図柄の組み合わせについては、当該小役3に相当するベル図柄の組み合わせが有効ラインに揃うように停止操作を行ったとしても当該図柄が揃うことがない。ただしこのとき、BBのフラグが成立していれば「7」図柄の組み合わせが有効ラインに揃うこととなる。このように、内部抽選の結果如何で、ベル図柄の組み合わせが有効ライン上に揃うことのない停止操作のタイミングが都度異なることとなる。

40

【0414】

このように、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」の場合、約10分の1（番号「1」、「30」～「32」でBB当選するので、正確には65536分の6150）の当選確率で成立しうるBBのフラグが成立していれば、常に必ずBBに対応する図柄組み合わせが有効ラインに表示されうるボーナス放出チャンスゲームであるといえる。しかも、BBに対応する図柄組み合わせが有効ラインに表示される停止操作タイミング

50

は、都度異なる（内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」であった都度異なる）ので、遊技者はこういったタイミングで停止操作すればよいか分からない。しかも、図65に示す番号「3」～「29」が内部抽選の結果として抽出されるか確率はいずれも65536分の200なので、65536分の5400の確率で、小役としてのベルを有効ラインに揃えることを回避できる機会がおとずれることとなる（ただし、これに加えてハズレの場合もBBを有効ライン上に揃えることができる）。したがって、遊技者は、毎ゲームのように、27分の1の排除フラグがいずれであるかを予想することができるといった新たな遊技性を提供できる。しかも、ラッキーな遊技者であれば、高頻度で小役としてのベルを有効ラインに揃えることを回避することもありえる。このように、約13ゲームに1回といった高頻度で小役としてのベルを有効ラインに揃えることを回避しうるチャンスがおとずれるので、ムダな遊技が延々と続くことが回避でき、興趣の低下を抑制することができる。

10

【0415】

なお、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）を有効ラインに揃えることを回避しうるチャンスが訪れる頻度（約13ゲームに1回）については、スロットマシン1に投入可能な最小単位のお金（1000円）により貸し出されるメダル数（50枚）で遊ぶことのできるゲーム数（BET3であるから、18回）のうちの1回は当該チャンスが訪れるような頻度とすることが望ましい。すなわちこの場合、BBのフラグは確率的に既に成立していることが多いことから、遊技者は、お金を投入する都度、大抵1回は自分自身の停止操作によってボーナスゲームが行われるチャンスのもとで停止操作ゲームを行うことができるようになり、遊技者の遊技意欲を好適に持続させることができるようになる。

20

【0416】

このように、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、いずれのタイミングにて停止された場合（例えばリール301a, 301b, 301cのいずれの箇所に対応させて停止された場合）であってもメダルの払出（小役遊技）の実行条件が成立可能となる図柄組み合わせが現れる一般役のほかに、特定のタイミングにて停止されたときにのみ（例えばリールの所定の箇所に対応させて停止されたときにのみ）メダルの払出（小役遊技）の実行条件が成立可能となる図柄組み合わせが現れる小役（特定小役）が用意されている。また、同小役（特定小役）が当選されたとき、当該当選に応じた図柄組み合わせを上記ボーナス役の当選に応じた図柄組み合わせよりも優先して停止表示されるようになっている。そしてこの上で、各々フラグの異なる複数の小役（「赤ベル」、「青ベル」、「白ベル」の組み合わせである3の3乗＝27個の小役）のうち、一部の小役（ここでは1通り）だけが除かれた多数の小役を同時に重複当選させるようにしている。すなわちこれによって、上記ボーナス確定状態に制御されていたとしても、上記優先表示によってボーナスゲームの実行契機となるボーナス役の図柄組み合わせが停止表示されることを困難としつつも、「赤7」、「青7」、「白7」図柄の27通りの組み合わせのうち、上記除かれた小役によって上記小役の優先表示を受けない箇所にリール配置されている「7」図柄の組み合わせだけを停止可能とすることで、記ボーナスゲームの実行契機となるボーナス役の図柄組み合わせにて停止表示される可能性をわずかながらに残すようにしている。

30

【0417】

ただし、このような多数の小役を同時に重複当選させることによって最低限のメダルしか払い出されない遊技（小役遊技）を半ば強制的に行わせることは、ボーナス確定状態に制御されているか否かにかかわらず上記抽選の結果として最も高い確率にて行われるため、遊技者は、ボーナス確定状態に制御されたとしてもその事実を推定し、且つ特定の除かれたリール箇所を狙って上記「7」図柄の特定の組み合わせを停止表示させることは困難である。したがって通常は、遊技者は、ボーナス役が未だ当選されていない通常の遊技が行われているものと判断しつつ遊技することが多くなる。

40

【0418】

しかしながら、この実施の形態にかかるスロットマシン1によれば、外見的には通常の遊技が淡々と行われているように見える状態にあっても、上記ボーナス役の高い当選確率

50

と相まって、実際には、上記変動表示が行われる都度、上記ボーナスゲームの実行条件が成立可能となる上記「赤7」、「青7」、「白7」図柄の27通りの組み合わせのうちの、上記除かれた小役によって上記小役の優先表示を受けない箇所にリール配置されている「7」図柄の組み合わせだけではあるものの、それを停止表示させてボーナスゲームに移行させることのできる特別機会が遊技者に付与されていることが多い。そして、この特別機会によって上記「7」図柄の組み合わせが偶発的に停止表示されたときには、ボーナスの図柄組み合わせが突然現れたかのように見えるため、遊技者は、いかなる遊技状態にあっても、「7」図柄の組み合わせが停止表示されるかもしれない、といった熱い期待をもって遊技することができるようになり、ひいてはあらゆる遊技場面における遊技興趣の底上げを図ることができるようになる。

10

【0419】

しかも、この実施の形態にかかるスロットマシン1によれば、ボーナス役の当選によってボーナス確定状態に移行制御されたとしても、複数の小役（「赤ベル」、「青ベル」、「白ベル」の組み合わせである3の3乗＝27個の小役）のうちの多数の小役の重複当選（重複具合）、及びそれら当選された小役に応じた図柄組み合わせの「7」図柄に対する優先表示によって、通常は、当該移行制御があってから実際に「7」図柄の組み合わせが停止表示されるまでには相当数の抽選ゲームが消化されることとなる。このため、従来のスロットマシンと比較して、ボーナスゲームにて払いだされるメダルの総数期待値を維持しつつ、ボーナス役の当選確率（例えば「1／10」）を高く設定することによって早い段階にてボーナス確定状態に移行させることが可能となる。そして、こうしてボーナス確定状態に移行制御された後は、図柄の変動表示が行われる都度、上記「7」図柄の組み合わせが停止表示される可能性は低いとはいえ、通常は、その図柄組み合わせが現れるチャンスが付与されているもとで上記図柄表示を停止させることが可能であることから、このような高いボーナス確率によっても早い段階にてボーナス確定状態に移行されることで幅広い期間にわたって熱い期待をもって遊技することができるようになる。

20

【0420】

なおこの場合、実質的なボーナスゲームへの突入確率は、ボーナス役の当選確率と、ボーナス確定状態において上記「7」図柄の組み合わせが停止表示される図柄出現確率とによって算出されることとなる。したがって、ボーナス役の当選確率については、図柄出現確率、すなわち少なくとも複数の小役の当選にかかる重複具合によって定められる確率（ベル図柄の全通りの組み合わせに対して除かれるベル図柄の組み合わせである「1／27」）分だけはこれを従来よりも低く設定することが可能となる。ただし、より早い段階にてボーナス確定状態に移行させることによって遊技興趣の向上を図る上では、同確率（ボーナス役の当選確率）については、複数の小役の当選にかかる重複具合によって定められる確率よりも高く設定しておくことが望ましい。

30

【0421】

ところで、上記では、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」である場合に、「27分の26」択ベルが有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されたとしても、BBフラグが当選成立していなければ（一般中であれば）BB図柄の組み合わせが停止表示されないようにしたが、これに限られない。例えば、一般中における内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」である場合には、常にBBフラグが小役フラグと重複して当選成立するようにしてもよい。これにより、一般中の内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」である場合に、「27分の26」択ベルが有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作されるとBB図柄の組み合わせが停止表示されることとなるので、遊技者に与える落胆を軽減できる。

40

【0422】

図65に示す番号が「30」の場合は、BB＋チェリーの当たり値に該当する。より具体的には、内部抽選にて抽出された乱数値が「30」の場合は、次回ゲームにおいて、27通りのBBの図柄組み合わせ組み合わせおよびチェリー図柄組み合わせのうちいずれか1の組み合わせが有効ラインに揃うこととなる。なお、図65に示す番号「30」が抽出

50

されるか確率は、65536分の150である。ただし、次回ゲームにおいてチェリーが入賞しなければチェリーのフラグは消失するが、BBのフラグは成立したまま次々回ゲーム以降も維持される。

【0423】

図65に示す番号が「31」の場合は、BB+リプレイの当たり値に該当する。より具体的には、内部抽選にて抽出された乱数値が「31」の場合は、次回ゲームにおいて、27通りのBBの図柄組み合わせ組み合わせおよびリプレイ図柄組み合わせのうちいずれか1の組み合わせが有効ラインに揃うこととなる。なお、図65に示す番号「31」が抽出されるか確率は、65536分の500である。ここで、リプレイ図柄は、いずれの図柄よりも優先して有効ライン上に揃うようにリール制御され、且つ、図柄配列上もリプレイ図柄は常に揃う配列となっているため、次回ゲームではリプレイが有効ライン上に揃う。また、BBのフラグは成立したまま次々回ゲーム以降も維持される。

10

【0424】

図65に示す番号が「32」の場合は、BB+スイカの当たり値に該当する。より具体的には、内部抽選にて抽出された乱数値が「32」の場合は、次回ゲームにおいて、27通りのBBの図柄組み合わせ組み合わせおよびスイカ図柄組み合わせのうちいずれか1の組み合わせが有効ラインに揃うこととなる。なお、図65に示す番号「32」が抽出される確率は、65536分の600である。ただし、次回ゲームにおいてスイカが入賞しなければスイカのフラグは消失するが、BBのフラグは成立したまま次々回ゲーム以降も維持される。

20

【0425】

図65に示す番号が「33」～「35」は、それぞれ、チェリー、リプレイ、スイカの単独当選当たり値となっている。より具体的には、内部抽選にて抽出された乱数値が「33」の場合は、次回ゲームにおいてチェリーが有効ライン上に優先して揃うこととなり、内部抽選にて抽出された乱数値が「34」の場合は、次回ゲームにおいてリプレイが有効ライン上に優先して揃うこととなり、内部抽選にて抽出された乱数値が「35」の場合は、次回ゲームにおいてスイカが有効ライン上に優先して揃うこととなる。なお、図65に示す番号「33」が抽出されるか確率は65536分の159、図65に示す番号「34」が抽出されるか確率は65536分の8478、図65に示す番号「35」が抽出されるか確率は65536分の410である。ただし、チェリーまたはスイカのフラグが成立している場合は、次回ゲームにおいて入賞しなければこれらのフラグは消失するが、BBのフラグは成立したまま次々回ゲーム以降も維持される。また、リプレイのフラグが成立している場合は、上述したとおり、次回ゲームでは常にリプレイが有効ライン上に揃う。そのため、図65に示す番号「34」が抽出されるか確率が、図65に示す番号「33」または「35」が抽出されるか確率よりも高くなっている。

30

【0426】

以上より、内部抽選にてBBのフラグが成立する確率は、65536分の6150となり、約10ゲームに1回程度、BBフラグが成立することとなる。ただし、BBのフラグが成立していたとしても、内部抽選にて図65に示す番号「2」または「31」が抽出された場合には、上述したとおり、常に、BBに対応する図柄組み合わせを有効ライン上に成立させることができない。また、内部抽選にて図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれか1つが抽出された場合には、27分の1の確率でしか、BBに対応する図柄組み合わせを有効ライン上に成立させることができない。なお、内部抽選にてチェリーまたはスイカのフラグが成立した場合には、チェリーまたはスイカに対応する組み合わせがBBに対応する組み合わせよりも優先して有効ライン上に揃うことになるが、チェリーまたはスイカのフラグが成立する確率は、ベルやリプレイのフラグが成立する確率よりも小さくなっている。

40

【0427】

このように、内部的にはBBのフラグが極めて高い確率で成立するものの、BBに対応する組み合わせを有効ライン上に揃えることは困難である。通常の遊技状態では、BBに

50

対応する組み合わせが有効ライン上に揃う確率は、少なくとも270分の1以下となる。

【0428】

ところで、赤ベル、青ベル、白ベルは、それぞれ、赤7、青7、白7の近傍に図柄配置されている。即ち、赤7を狙って停止操作すると赤ベルを有効ライン上に出現させることが可能であり、青7を狙って停止操作すると青ベルを有効ライン上に出現させることが可能であり、白7を狙って停止操作すると白ベルを有効ライン上に出現させることが可能である。

【0429】

ここで、BBのフラグが成立しているときに、図65に示す番号「3」～「29」のいずれか1つが抽出されると27分の1の確率でBBに対応する組み合わせを有効ライン上に揃えることができることについては上述したとおりであるが、言い換えると、BBのフラグが成立しており、且つ、図65に示す番号「3」～「29」のいずれか1つが抽出された場合に、27分の1の確率で有効ライン上に揃えることができない小役がいずれであるかを遊技者に教唆することによって、BBに対応する図柄を有効ライン上に揃えることが可能となる。

【0430】

ところで、本実施形態のスロットマシン1では、上述したとおり、図65に示す番号「31」または「34」のリプレイ役が当選成立すると、3つのリール301a, 301b, 301cの停止操作をいかなるタイミングで行ったとしても、有効ライン上にはリプレイ図柄組み合わせが示現される。

【0431】

ただし、遊技者が2つのリール301a, 301bの停止操作を行った結果として、左リール301aの上段に配列番号19（図62参照）の「7」が停止表示され、中リール301bの上段に配列番号19（図62参照）の「7」が停止表示される場合がある。このとき、上段水平ラインL1（図61参照）にはボーナステンパイし、右上がりラインL5（図61参照）にはリプレイテンパイする。このように、ボーナステンパイとリプレイテンパイとが重複するのは、図65に示す番号「31」または「34」のリプレイ役が当選成立した場合の他には、図65に示す番号「36」のハズレの場合のみである（ハズレの場合は停止タイミングに関係なくBBの図柄組み合わせ組み合わせが有効ライン上に示現される）。ここで、図65に示す番号「31」または「34」のリプレイ役が当選成立する確率が65536分の8978であるのに対し、図65に示す番号「34」のハズレが成立する確率は65536分の118と極めて低い。

【0432】

このように、ボーナステンパイと他の図柄とが重複してテンパイしたとき、当該他の図柄がベルであるのかリプレイであるのかによってBBの図柄組み合わせ組み合わせが有効ライン上に示現される期待度が異なる。遊技者は、一般的に、各リール301a, 301bの停止操作を行った際にボーナステンパイされたか否かに興味を持ち、ボーナステンパイされたことを確認したのちに、他の図柄がテンパイしていないか否かを確認すると考えられる。これにより、ボーナステンパイと他の図柄とが重複してテンパイしたときに、当該他の図柄如何でBBの図柄組み合わせ組み合わせが有効ライン上に示現される期待度が異なるようにすることで、遊技者自らの停止操作によってリールを停止させて図柄を表示させるといったスロットマシン等の遊技機特有の面白さを享受できる。

【0433】

なお、本実施形態では、所定条件が成立したことに基づいて、遊技者により行われる各リール301a, 301b, 301cの停止操作が支援される。具体的には、BBのフラグが当選成立状態にあるときに図65に示す番号「3」～「29」のいずれか1つが抽出されると、小役としてのベルを有効ラインに揃えることを回避できるタイミングが、積極的に遊技者に教唆される（有賞否定支援手段）。例えば、図65に示す番号が「5」である場合には、小役としてのベル役が入賞することによって賞が付与されるにもかかわらず、当該賞を放棄させるべく、左リールに白、中リールに赤、右リールに赤を狙って停止操

作するように促される。このように促されたタイミングで各リール301a, 301b, 301cを停止操作すると、小役3に相当する図柄組み合わせ「白ベルー赤ベルー赤ベル」が有効ライン上に揃わないように、リールの停止制御が行われる。このように促されたタイミングで各リール301a, 301b, 301cを停止操作したときに小役3に相当する図柄組み合わせ「白ベルー赤ベルー赤ベル」が有効ライン上に揃わないのは、上述したとおり、同種色の7とベルとが互いに近傍に配置されているからである。これにより、小役としてのベル役よりもより遊技者に付与される利益度合いが高いBBに対応する組み合わせが有効ライン上に揃うこととなり、停止操作が支援されない状態時と比べてBBに対応する組み合わせが有効ライン上に揃う頻度（ひいてはBBゲームが実行される頻度）が飛躍的にアップし、これまでにない新たな遊技性を提供することができ、興趣の低下を抑制できる。

10

【0434】

また、ボーナスゲーム期間中でない通常状態において、上記支援が行われる支援期間と、上記支援が行われない非支援期間とを創出することによって、抽選手段が予め定められた一の確率にてボーナスフラグが当選成立とされる内部抽選を行うものでありながらも、ボーナスゲームが実行される確率が、支援期間と非支援期間との間で実質的に変更されることとなる（一般役示現確率変更手段）。つまり、通常状態において、図65に示す番号「3」～「29」のいずれか1つの小役が当選成立すると、当選成立状態にある小役に対応する図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることを回避するタイミングが、遊技者に示唆される。これにより、通常状態ではほぼ常に、小役または一般役が当選成立状態にあるものの、当該当選成立状態にある小役または一般役に対応する図柄が有効ライン上に示現される確率が、支援期間と非支援期間とで異なることとなる。その結果として、上述のとおり、ボーナスゲームが実行される確率を可変とすることが可能となる。

20

【0435】

なお、上記支援は、例えば、画像表示体500による画像の表示や、スピーカ512等による効果音を出力することによって実現できる。

【0436】

また、本実施形態のスロットマシン1では、小役（ベル1～27）または一般役（チェリー、スイカ、リプレイ）に当選成立した旨を、画像表示体500による画像の表示や、スピーカ512等による効果音によって、遊技者にアピールする訴求演出を行っている（訴求演出手段）。

30

【0437】

ところで、従来のスロットマシンでは、遊技者に期待感を与えるべく、実際にはなんらの役にも当選していないにもかかわらず、なんらかの役に当選している旨の虚偽の期待演出がたびたび行われる。

【0438】

この点、本実施形態のスロットマシン1では、上述のとおり、通常状態中、ハズレを除いて常に、内部抽選にて小役または一般役が当選成立する。したがって、上記訴求演出を行ったとしても、当該演出が虚偽演出とはなりえない。また、通常状態中は、BBがほぼ常に当選成立状態にあることがほとんどなので、内部抽選の結果が仮にハズレであったとしても、このときはBBに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に示現されるので、やはり、虚偽演出とはなりえない。これにより、虚偽演出が頻出することによって遊技者が感じる嫌気を軽減でき、興趣の低下を抑制できる。

40

【0439】

なお、BBゲームにおける内部抽選では、図65に示す番号「2」が高い頻度で抽出されて、小役1～27に対応する図柄組み合わせ（即ちベル図柄の組み合わせ）が有効ラインに出現する。このとき、1枚のメダルが払い出される。また、図65に示す番号「2」の他、番号「3」～「29」のいずれかも抽出されうる。

【0440】

また、上述したように、ベルが有効ラインに揃ったとき（入賞したとき）に払い出され

50

るメダル枚数を1枚としたのは、内部抽選が行われた際に、図65に示す番号「2」が高い頻度で抽出されるようにして、BBのフラグが成立したとしても、通常の遊技状態ではBBに対応する組み合わせが有効ライン上に成立し難くするためである。

【0441】

なお、スロットマシン1には複数の設定値（設定値1から4までの4段階）を設けている（それぞれ図示はしない）。そして、それぞれの設定値では内部抽選確率に格差（段階的な差、極端な差など）がつけられている。この設定値は、設定値1<設定値2<設定値3<設定値4、というように設定値が高くなるほど、図65に示す番号「3」～「29」の小役の内部抽選確率が高くなるように構成されている。例えば、設定値1に比べると設定値4では図65に示す番号「3」～「29」の小役の当選確率が高く決められているので、27個の小役フラグのうち非重複フラグを除く26個の小役のフラグに対応する図柄組み合わせが有効ライン上に揃うことが回避されるかたちで停止操作できるチャンスがおとずれる頻度が高くなる。このように段階的な設定値を設けることにより、設定値ごとに特徴を持たせて遊技者が設定値の推測の際の手掛かりとしたり、ホール等の経営に合わせた設定値にてスロットマシン1の運用をしたり、といったことが可能となる。なお、上記のような設定値に限られることはない。また、BB（図65に示す番号「1」、「30」～「32」の重複役の内部抽選確率が、単独でまたは上記小役と併せて高くなるように構成してもよい。

【0442】

〔リール停止処理〕

始動処理が終了すると、一定速度で回転を続けているリールを停止させるための操作（停止操作、つまりリール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作）待ちの状態となる。図66では、一例として「テーブル方式」によるリール停止処理の内容を示している。以下では、リール停止制御の処理の流れを説明する。

【0443】

リール停止処理では、まずステップS201で、当該ゲームでの内部抽選の結果を示す内部抽選フラグにしたがってリール停止制御テーブルを選択する。このリール停止制御テーブルは予め全ての内部抽選フラグについてパターンが用意されており、これらは読み出し専用のテーブルデータとしてメイン基板409のROM1112に格納されている。

【0444】

上記のステップS201にて内部抽選フラグに基づいてリール停止制御テーブルが選択された状態になると、各リール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作が受け付けられるまで待ち受け状態となる（ステップS202、S210、S217）。これらの待ち受け状態で、左リール301a、中リール301b、右リール301cの各リールがすでに停止しているか否か、あるいは第1リール停止フラグがONとなっていない状態（F=0、つまりOFFの状態）であるか否かを判定するとともに、合わせてリール停止ボタン211a、211b、211cのいずれかが押下されたかについても判定する。全てのリール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作が受け付けられるまでは、ステップS209の判定が満たされず、ステップS202以降の処理を繰り返す。

【0445】

ここで、リール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作の受け付けられた順番（停止操作手順）を、それぞれ「順押し」、「逆押し」、「中押し」と呼ばれる停止操作手順（または押し順ともいう）に分ける。

【0446】

上記の「順押し」の停止操作手順とは、左リール301aを第1番目に停止させる操作手順（つまり、左リール停止ボタン211aを第1番目に押下操作する手順）のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

〔 左リール→中リール→右リール 〕、

あるいは、

〔 左リール→右リール→中リール 〕となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。

本実施形態では、〔 左リール→中リール→右リール 〕を「順押し」と呼び、〔 左リール→右リール→中リール 〕を「順はさみ押し」とも呼ぶ。

【0447】

上記の「逆押し」の停止操作手順とは、「順押し」や「順はさみ押し」とは反対に右リール301cを第1番目に停止させる操作手順（つまり、右リール停止ボタン211cを第1番目に押下操作する手順）のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

〔 右リール→中リール→左リール 〕、

あるいは、

〔 右リール→左リール→中リール 〕となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。これら2つをまとめて「逆押し」と呼ぶ。なお、後者の停止操作手順は特に「逆はさみ押し」とも呼ばれる場合もある。

10

【0448】

上記の「中押し」の停止操作手順とは、中リール301bを第1番目に停止させる操作手順（つまり、中リール停止ボタン211bを第1番目に押下操作する手順）のことをいい、第2番目以降に停止させるリールの操作順番より、

〔 中リール→左リール→右リール 〕、

あるいは、

〔 中リール→右リール→左リール 〕となる2つの停止操作手順にさらに分けられる。これら2つをまとめて「中押し」と呼ぶ。

20

【0449】

ステップS202では、左リール301aが停止状態となったことを示すフラグ（左リール停止フラグLF）がOFF（LF=0）であり、なおかつ、左リール停止ボタン211aの押下操作が受け付けられたかを判定する。ステップS201で、リール停止ボタン211a、211b、211cの押下操作の待ち受け状態から「順押し」または「順はさみ押し」の停止操作手順に沿って最初（第1番目）に左リール停止ボタン211aが押下されたとすると、ステップS202の判定が満たされ、ステップS203に移る。

【0450】

ステップS203では、第1リール停止フラグがOFF（F=0）であるか判定する。ここでいう「第1リール」とは第1番目に停止操作が受け付けられる、あるいは第1番目に停止するリールのことをいう。この例（「順押し」）では、左リール301aの停止操作が第1番目に受け付けられるので、第1リール停止フラグがOFFの状態（F=0）となっている。従って、ステップS203の判定は満たされ、次のステップS204に移る。

30

【0451】

次のステップS204では、左リール301aについて第1リール停止処理が行われる。この第1リール停止処理では、内部抽選フラグに対応するリール停止制御テーブルに基づいて内部抽選フラグに対応する当選役図柄の停止位置の制御を実行する（当選図柄示現手段）。

【0452】

40

ステップS206では、残りの中リール301b、右リール301cのリール停止制御テーブルを決定する。前述のとおり、スロットマシン1の有効ラインは右下がりラインと下段ラインの2ラインのみであるため、この時点で残りのリール（中リール301b、右リール301c）の停止制御テーブルは1つに決定することができる。つまり、第1停止リール（この場合は左リール301a）の図柄表示窓401内の図柄（これを停止目と呼ぶ、以下同様）のうち特に上段位置または下段位置の図柄が当選役図柄となる可能性のある図柄であった場合、その該当図柄を基準とした有効ライン上に残りのリール（中リール301b、右リール301c）の該当当選役図柄を揃えることの可能なリール停止制御テーブルを選択することになる。これにより、BB図柄、RB図柄以外の当選役図柄については目押しの必要なく揃えることができることになる（詳細はリール停止制御にて説明す

50

る)。

【0453】

ステップS207では、第1リール停止フラグをON (F=1) として、次のステップS208に移る。

【0454】

次いでステップS208では、左リール停止フラグLFをON (LF=1) として、ステップS209に移る。

【0455】

そして、ステップS209では、全てのリール301a, 301b, 301cが停止状態となったかを判定する。この例では、まだ左リール停止フラグLFがONとなっただけであり、中リール301b及び右リール301cはまだ回転中であることから、この判定が満たされず、ステップS202に戻り以降の処理を繰り返し実行する。

10

【0456】

そして、再びステップS202以降の処理が実行される場合、すでに左リール301aは停止状態となっているのでステップS202の判定は満たされず、ステップS210に移る。

【0457】

ステップS210では、中リール301bが停止状態となったことを示すフラグ(中リール停止フラグMF)がOFF (MF=0) であり、なおかつ、中リール停止ボタン211bの押下操作が受け付けられたかを判定する。ここでは「順押し」の停止操作手順に沿うため、中リール停止ボタン211bの押下操作が受け付けられることとなる。従って、ステップS210の判定が満たされ、次のステップS211に移る。

20

【0458】

ステップS211では、上記のステップS203と同様に第1リール停止フラグがOFF (F=0) であるか判定する。そして、この時点ではすでに第1リール停止フラグはON (F=1) となっているため、この判定が満たされず、ステップS213に移る。

【0459】

ステップS213では、中リール停止処理として、内部抽選フラグに対応するリール制御テーブル(この場合は上記のステップS206で決定したリール停止制御テーブル)に基づいて該当当選役図柄の停止位置の制御を実行する(当選図柄示現手段)。そして、このとき中リール301bは第2番目に停止するリール(第2リール)となり、ステップS212, S214, S215は全て迂回され、ステップS216に移り、中リール停止フラグMFをON (MF=1) としてステップS209に移る。

30

【0460】

そして、再度ステップS209では、左リール301a及び中リール301bが停止状態となっただけであり、まだ右リール301cは回転中で停止状態(右リール停止フラグRFがOFFとなっている)となっていないので、この判定が満たされず、ステップS202に戻り、再度以降の処理を繰り返し実行する。

【0461】

さらに、3度目のステップS202以降の処理では、先ずステップS217で右リール停止フラグMFがOFF (MF=0) であり、なおかつ、右リール停止ボタン211cの押下操作が受け付けられたかを判定していくことになるが、以降のステップS218, S220等の処理は、上記のステップS210以降の処理(ステップS211, S213)と同様であるため詳細な説明は省略する。なお、右リール停止処理(ステップS220)においても、内部抽選フラグに対応するリール制御テーブルに基づいて該当当選役図柄の停止位置の制御を実行する(当選図柄示現手段)。

40

【0462】

そして、ステップS223にて、右リール停止フラグRFをON (MF=1) として、ステップS209に移る。

【0463】

50

最後にステップS 2 0 9では、この時点において、全てのリール3 0 1 a, 3 0 1 b, 3 0 1 cが停止状態となっていることから、この判定が満たされ、リール停止処理が終了する。

【0 4 6 4】

なお、「中押し」の停止操作手順の場合も上記と同様の説明ができるため詳細は省略する。ただし、「逆押し」の停止操作手順の場合は上記の説明と一部異なる点があるため、以下に説明する。

【0 4 6 5】

「逆押し」の停止操作手順で、上記の「順押し」、「順はさみ押し」あるいは「中押し」の停止操作手順と異なる点は、ステップS 2 2 1（第1リール停止処理の後に残りのリール停止制御テーブルの決定）についてである。すなわち、「逆押し」の停止操作手順では、右リール3 0 1 cのみが停止状態となり、なおかつ、右リール3 0 1 cの停止目のうち、下段位置にいずれかの当選役図柄があった場合、まだ2つの有効ラインのいずれにも該当当選役図柄を揃えることが可能である。従って、ステップS 2 2 1の段階では、いずれの有効ラインにも該当当選役図柄を揃えることのできるリール停止制御テーブルを複数用意しておき、いずれかを選び出すものとすればよい。

【0 4 6 6】

[リール停止制御]

上記のリール停止処理では、成立フラグに対応した当選役図柄（該当当選役図柄）を極力図柄表示窓4 0 1内に引き込むリール停止制御を行う（いわゆる、引き込み制御といわれる）。具体的には、遊技者によるリールの停止操作が受け付けられた時点で、図柄表示窓4 0 1内に停止させることが可能な範囲（該当当選役図柄を引き込むことが可能な範囲、例えば、図柄4個分）を予め決めておき、その範囲内に該当当選役図柄がある場合、これを図柄表示窓4 0 1内に引き込んでリールを停止させる制御を実行する。なお、ここでいう「引き込むことが可能な範囲」とは、リールの停止操作が受け付けられてから当該リールが停止するまでに、リールの回転方向にみて移動が可能な図柄の最大数のことをいう。例えば、引き込み可能な範囲を最大で図柄4個分とすれば、当該リールの停止操作が受け付けられた場合、その位置を基点にしてさらに図柄4個分までリールの回転移動が可能となる。

【0 4 6 7】

従って、このようなリール停止制御によれば、リールの停止操作が受け付けられた時点で、図柄表示窓4 0 1内に該当当選役図柄がなかったとしても、該当当選役図柄が引き込み可能な範囲内にあれば、その該当当選役図柄を図柄表示窓4 0 1内にまで移動させたうえで停止させることが可能となる。また、この引き込み制御を行うことにより、遊技者は該当当選役図柄の目押しのタイミングが多少早かったとしても、引き込み可能範囲内に該当当選役図柄があれば、その当該当選役図柄を図柄表示窓4 0 1内に引き込んで停止させることができる。従って、取りこぼし（当該当選役図柄を揃えることができずに当該当選役に対応する遊技特典を獲得できずにその遊技特典が消滅してしまうこと）が生じることを極力抑えることができる。

【0 4 6 8】

スロットマシン1では、先述のように、重複して当選したBBを除くほぼ全ての当選役について当選フラグが成立した場合には、遊技者の目押しを必要とせずに必ず該当当選役図柄を揃えることができる（前述の図6 2参照）。

【0 4 6 9】

また、チェリーについても、目押しを必要とせずにチェリー図柄を揃えることができる。

【0 4 7 0】

以上のことから、スロットマシン1では、重複して当選したBBを除いて、ほぼ全ての当選役図柄については、目押しを必要とせずに揃えることができる。つまり、重複して当選したBBを除く当選役については「取りこぼし」を生じることがないということになる

。また、このBBについても、他の当選役が重複して当選していない状態になれば、目押しを必要とせずにBB図柄を揃えることができるようになる。従って、目押しの技量の差により、遊技者ごとに利益の差が大きくなる（メダルの獲得枚数に大幅な差が生じることなど）ことを極力解消することができる。

【0471】

ここで、リールの停止制御の具体例について、図62、図67、図68、図69および図70を参照しつつ説明する。

【0472】

図67は、内部抽選の結果が図65に示す番号「1」または「2」である場合のリールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リール301aについてのすべり
10 テーブル、(b) 左リール301aのみが停止状態にあるときの中リール301bについて
のすべりテーブル、(c) 左リール301aおよび中リール301bが停止状態にある
ときに「ベル」図柄が右下がりの有効ライン上に示現された場合における右リール301
cについてのすべりテーブル、(d) 左リール301aおよび中リール301bが停止状
態にあるときに「ベル」図柄が右上がりの有効ライン上に示現された場合における右リ
ール301cについてのすべりテーブル、である。

【0473】

図68は、内部中における内部抽選の結果が図65に示す番号「29」である場合のリ
ールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リール301aについてのす
20 べりテーブル、(b) 左リール301aのみが停止状態にあるときに、左リール301a
の有効ライン上（左リール301aが最初に停止操作された場合であれば、上段、中段、
下段の全て）にボーナス図柄が示現された場合における中リール301bについてのす
べりテーブル、(c) 左リール301aのみが停止状態にあるときに、左リール301aの
有効ライン上にボーナス図柄が示現されていない場合における中リール301bにつ
いてのすべりテーブル、(d) 左リール301aおよび中リール301bが停止状態にある
ときに「白7」図柄がテンパイし且つBBフラグが当選成立状態である場合における右リ
ール301cについてのすべりテーブル、(e) 左リール301aおよび中リール301b
が停止状態にあるときに、中リール301の有効ライン上に示現された図柄が「赤7」ま
たは「青7」であって、BB図柄がテンパイした場合における右リール301cにつ
いてのすべりテーブル、(f) 左リール301aおよび中リール301bが停止状態にある
30 ときに「白7」図柄がテンパイしていない場合における右リール301cにつ
いてのすべりテーブル、(g) 左リール301aおよび中リール301bが停止状態にある
ときに「白7」図柄がテンパイし且つBBフラグが当選成立状態でない場合における右リ
ール301cについてのすべりテーブルである。

【0474】

図69は、内部抽選の結果が図65に示す番号「31」または「34」である場合のリ
ールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リール301aについてのす
べりテーブル、(b) 左リール301aのみが停止状態にあるときの中リール301bにつ
いてのすべりテーブル、(c) 左リール301aおよび中リール301bが停止状態に
あるときに「リプレイ」図柄が右下がりの有効ライン上に示現された場合における右リ
40 ール301cについてのすべりテーブル、(d) 左リール301aおよび中リール301b
が停止状態にあるときに「リプレイ」図柄が右上がりの有効ライン上に示現された場
合における右リール301cについてのすべりテーブル、である。

【0475】

図70は、内部中における内部抽選の結果が図65に示す番号「36」である場合のリ
ールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リール301aについてのす
べりテーブル、(b) 左リール301aのみが停止状態にあるときの中リール301bにつ
いてのすべりテーブル、(c) 左リール301aおよび右リール301cが停止状態に
あるときにBB図柄が上段水平の有効ライン上にテンパイした場合の中リール301b
50 についてのすべりテーブル、(d) 左リール301aおよび右リール301cが停止状態に

あるときにB B図柄が下段水平の有効ライン上にテンパイした場合の中リール3 0 1 bについてのすべりテーブル、(e)左リール3 0 1 aおよび右リール3 0 1 cが停止状態にあるときにB B図柄が右上がりまたは右下がりの有効ライン上にテンパイした場合の中リール3 0 1 bについてのすべりテーブル、である。

【0 4 7 6】

なお、図6 7～図7 0に示されるすべりテーブルは、主制御基板4 0 9に備えられるマイクロプロセッサとしての主制御M P Uに内蔵されたR O Mに記憶されている。

【0 4 7 7】

また、図6 7～図7 0に図示される配列番号は、各リール3 0 1 a～3 0 1 cの停止操作が行われた場合に、下段に位置する図柄の配列番号であり、図6 7～図7 0に図示されるすべり数は、各リール3 0 1 a～3 0 1 cの停止操作が行われてから当該停止操作が行われたリールが実際に停止するまでに移動する図柄のコマ数である。例えば、図6 7 (a)を参照して説明すると、配列番号1の図柄(スイカ)が左リール3 0 1 aの下段に位置するタイミングで左リール3 0 1 aの停止操作が行われた場合のすべり数は3なので、このとき、配列番号4の図柄(スイカ)が下段に位置するようにリールの停止制御が行われる。また、図柄の配列番号は、図6 2に示される配列番号である(以下、同じ)。

【0 4 7 8】

なお、すべりテーブルは、上記のようにすべり数(各リール3 0 1 a～3 0 1 cの停止操作が行われてから当該停止操作が行われたリールが実際に停止するまでに移動する図柄のコマ数)が設定されたものに限られず、例えば、各配列番号に対応したすべりフラグが設定されたものであってもよい。例えば、フラグが0であればリールを停止させず、フラグが1であるときにリールを停止させるようなテーブルである。

【0 4 7 9】

図6 7～図7 0に図示されるすべり数は、内部抽選の結果として成立しているフラグに対応する図柄組合せが有効ライン上に示現されるように決定付けられている。詳しくは、以下のとおりである。なお、内部抽選の結果が図6 5に示す番号「1」～「3 5」のいずれかである場合には順押しを前提としたすべり制御が行われ、内部抽選の結果が図6 5に示す番号「3 6」である場合には順はさみ押しを前提としたすべり制御が行われる。したがって、内部抽選の結果に応じて、遊技者が停止操作すべき順序が示唆される。本実施形態では、内部抽選の結果が図6 5に示す番号「3 6」である場合に、順はさみ押しを行うように促される。

【0 4 8 0】

内部抽選の結果が図6 5に示す番号「1」および「2」のいずれかである場合には、フラグが成立した小役1～2 7に対応する3色のベル図柄組合せ(2 7通り)のうち、各リール3 0 1 a～3 0 1 cが停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のベル図柄組合せが、極力、右上がりの有効ラインL 5(図6 1参照)に示現されるように、各リール3 0 1 a～3 0 1 cの停止制御が行われる(小役入賞制御手段(無益感抑制手段))。言い換えると、内部抽選の結果が図6 5に示す番号「1」および「2」のいずれかである場合には、B B図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される可能性がない。そこで、左リール3 0 1 aの有効ライン上にB B図柄が示現されたときの期待感を高めるべく、B B図柄およびベル図柄の両方を有効ライン上に示現可能なタイミングで左リール3 0 1 aの停止操作が行われたとしても、極力、B B図柄およびベル図柄のうちベル図柄のみが有効ライン上に示現されるようにして、B B図柄が左リール3 0 1 aの有効ライン上に示現されないようにしたのである。ただし、原則的には(常には)、B B図柄が左リール3 0 1 aに示現されないようにしているが、左リール3 0 1 aの停止操作が行われた際に、稀に、ベル図柄およびB B図柄が左リール3 0 1 aに示現されるようにする(常勝惹起促進手段(徒労遊技抑制促進手段))ことで、遊技者に期待感与えられる頻度を高めるようにしている。ここで、「原則的には、B B図柄が左リール3 0 1 aに示現されないようにしているが、左リール3 0 1 aの停止操作が行われた際に、稀に、B B図柄が左リール3 0 1 aに示現されるようにする」のうち「原則的には」は、左リール3 0 1 aの停止操作が行わ

れた際に、BB図柄が左リール301aに示現される頻度よりも、BB図柄が左リール301aに示現されない頻度の方が高い意味で用いられている。なお、内部抽選の結果が図65に示す番号「1」および「2」のいずれかである場合、常にベル図柄組み合わせが有効ライン上に示現されるので、左リール301aの停止操作が行われた際は、常に、3色のベル図柄のうちいずれかが有効ライン上に示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる。

【0481】

詳しくは、左リール301aを停止操作したときは、上段または下段に（下段が優先される）、3色のベル図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のベル図柄が示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる。例えば、配列番号2のチェリーが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、白ベルおよび白7の両方を上段または下段に示現可能（4コマ以内）であるにもかかわらず、図67（a）に示されるように、停止操作された時点から左リール301aが4コマすべり、配列番号6の「白ベル」が下段に示現され、「赤7」、「青7」および「白7」のいずれも示現されない。ただし、配列番号1のスイカが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、このときのすべり数は3であり、配列番号6の「白ベル」が上段に、配列番号5の「白7」が中段に示現される。このように、「赤7」、「青7」および「白7」のいずれも示現されないのは、配列番号2～4、6、9～13、16～20の図柄が下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行った場合である。これに対し、「赤7」、「青7」および「白7」のうちいずれかが示現されるのは、配列番号1、5、7、8、14、15、21だけにすぎない。つまり、フリー打ちした場合に「赤7」、「青7」および「白7」のいずれも示現されない頻度は3分の2であり、フリー打ちした場合に「赤7」、「青7」および「白7」のうちいずれかが示現される頻度は3分の1である。これにより、左リール301aにBB図柄が示現されたときに、遊技者の期待感を高めることが可能となる。

【0482】

次いで中リール301bを停止操作したときは、常に中段に、3色のベル図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のベル図柄が示現される（上段または下段に示現されることはない）。例えば、配列番号1のリプレイが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図67（b）に示されるように、停止操作された時点から中リール301bが2コマすべり、配列番号4の「白ベル」が中段に示現される。また、配列番号8の青7が下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、このときのすべり数は0であり、配列番号9の「青ベル」が中段に示現される。

【0483】

さらに次いで右リール301cを停止操作したときは、右下がりの有効ラインL4（図61参照）上にベル図柄がテンパイしていれば、下段に、3色のベル図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のベル図柄があらわれ、右上がりの有効ラインL5（図61参照）上にベル図柄がテンパイしていれば、上段に、3色のベル図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のベル図柄が示現される。例えば、右下がりの有効ラインL4（図61参照）上にベル図柄がテンパイしていれば、配列番号4のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図67（c）に示されるように、停止操作された時点から右リール301cが3コマすべり、配列番号7の「白ベル」が下段に示現されて、右下がりの有効ラインL4（図61参照）上にベルの図柄組み合わせが示現される。また、右上がりの有効ラインL5（図61参照）上にベル図柄がテンパイしていれば、配列番号5の白7が下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図67（d）に示されるように、このときのすべり数は0であり、配列番号7の「白ベル」が上段に示現されて、右上がりの有効ラインL5（図61参照）上にベルの図柄組み合わせが示現される。

【0484】

このようにして、内部抽選の結果が図65に示す番号「1」および「2」のいずれかで

10

20

30

40

50

ある場合には、各リール301a～301cの停止操作タイミングにかかわらず、常に、27通りのBB図柄の組み合わせのうちいずれもが有効ライン上に示現されないように、27通りのベル図柄組合せのうちいずれか一のベル図柄組合せが、右下がりの有効ラインL4（図61参照）および右上がりの有効ラインL5（図61参照）のうちいずれかに示現されるように、各リール301a～301cの停止制御が行われる（ただし、右上がりの有効ラインL5に優先的に示現されるように停止制御される）。なお、このように制御されるのは、一般中であるか内部中であるかにかかわらず同様である。

【0485】

内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれかである場合には、上述の通り、小役1～27のうち一の小役のフラグのみが非成立となり（当該非成立の小役のフラグが上述の非重複フラグである）、残りの26個の小役のフラグが成立する。このとき、フラグが成立している小役に対応する26通りのベル図柄組合せのうちいずれか一のベル図柄組合せが有効ライン上に示現されるタイミングで各リール301a～301cの停止操作が行われると、各リール301a～301cが停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のベル図柄組合せが、上段水平の有効ラインL1（図61参照）または右上がりの有効ラインL5（図61参照）のうちいずれかに示現されるように、各リール301a～301cの停止制御が行われる。これは、一般中は勿論のことたとえ内部中であつたとしても同様である。なぜなら、内部中であつたとしても、BBの図柄組合せよりも優先的に、フラグが成立している小役に対応するベル図柄組合せが、有効ライン上に示現されるようにリールの停止制御が行われるからである。

【0486】

また、フラグが成立している小役に対応するする26通りのベル図柄組合せが有効ライン上に示現されることが回避されるタイミングで停止操作が行われると、内部中であれば、3色のBB図柄のうち、入賞しうるBB図柄の組み合わせを構成するBB図柄（非重複フラグに対応するベル図柄組み合わせを構成するベル図柄の近傍に位置するBB図柄のことであり、以下、「入賞しうるBB図柄」と称する）の図柄組合せが、中段水平の有効ラインL2（図61参照）に示現されるように、各リール301a～301cの停止制御が行われる（大賞期間生起抑制手段）。一方、一般中であれば、全ての有効ラインL1～L5上に、ハズレの図柄組合せが示現される。

【0487】

なお、入賞しうるBB図柄の示現が可能なタイミングで左リール301aの停止操作が行われた場合には、当該入賞しうるBB図柄およびこれ（入賞しうるBB図柄）の近傍（左リール301aに限っていえば上、すなわち入賞しうるBB図柄に1を加算した配列番号、以下同じ）に位置するベル図柄の両方が有効ライン上に示現されるように停止制御が行われる。これに対して、3色のBB図柄のうち入賞しうるBB図柄とは異なる他の2色のBB図柄（以下、「入賞不可能BB図柄」と称する）の示現が可能なタイミングで左リール301aの停止操作が行われた場合には、極力、入賞不可能BB図柄が有効ライン上に示現されずに、入賞不可能BB図柄および当該入賞不可能BB図柄の近傍に位置するベル図柄のうち、当該入賞不可能BB図柄の近傍に位置するベル図柄のみが有効ライン上に示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる。ただし、原則的には（常には）、入賞不可能BB図柄が左リール301aに示現されないようにしているが、左リール301aの停止操作が行われた際に、稀に、入賞不可能BB図柄が左リール301aに示現されるようにすることで、遊技者に期待感を与えられる頻度を高めるようにしている。ここで、「原則的には（常には）、入賞不可能BB図柄が左リール301aに示現されないようにしているが、左リール301aの停止操作が行われた際に、稀に、入賞不可能BB図柄が左リール301aに示現されるようにする」のうち「原則的には」は、左リール301aの停止操作が行われた際に、入賞不可能BB図柄が左リール301aに示現される頻度よりも、入賞不可能BB図柄が左リール301aに示現されない頻度の方が高い意味で用いられている。以下、内部中における各リール301a～301cの停止制御について説明する。

【0488】

詳しくは、3色のBB図柄のうち入賞しうるBB図柄が有効ライン上に示現されるタイミングで左リール301aの停止操作が行われると、当該入賞しうるBB図柄の近傍に位置するベル図柄が上段に、当該入賞しうるBB図柄が中段に、それぞれ示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる（特別図柄示現制御手段）。例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であるときは、入賞しうるBB図柄は「白7」図柄であるから、配列番号1のスイカが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、図68（a）に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号6の「白ベル」が上段に、配列番号5の「白7」が中段に、それぞれ示現される。

【0489】

これに対して、3色のBB図柄のうち入賞不可能BB図柄が有効ライン上に示現されるタイミングで左リール301aの停止操作が行われると、極力、当該入賞不可能BB図柄が有効ライン上に示現されずに、当該入賞不可能BB図柄の近傍に位置するベル図柄が下段に示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる。例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であるときは、入賞しうるBB図柄は「白7」図柄であるから、「赤7」図柄および「青7」図柄がいずれも入賞不可能BB図柄となる。この入賞不可能な「青7」図柄が有効ライン上に示現されることが可能なタイミングとしての例えば配列番号9のチェリーが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、図68（a）に示されるように、このときのすべり数は4であり、配列番号13の「青ベル」が下段に示現され、配列番号12の「青7」は有効ライン上に示現されない（配列番号3の「赤7」図柄も勿論示現されない）。ただし、配列番号7のリプレイが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、図68（a）に示されるように、このときのすべり数は4であり、配列番号13の「青ベル」が上段に、配列番号12の「青7」が中段に、それぞれ示現される。このように、3色のベル図柄のうちいずれかは、常に有効ライン上に示現されるように左リール301aの停止制御が行われる。なぜなら、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であるとき、BB図柄の組み合わせが示現されないときは常にベル図柄組み合わせが示現されるからである。

【0490】

なお、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であるときに、入賞不可能BB図柄の示現が可能なタイミングで左リール301aの停止操作が行われたにもかかわらず、当該入賞不可能BB図柄である「赤7」および「青7」のいずれも示現されないのは、配列番号9～13、16～20の図柄が下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行った場合である。これに対し、「赤7」および「青7」のうちいずれかが示現されるのは、配列番号7、8、14、15だけにすぎない。つまり、フリー打ちした場合に、入賞不可能BB図柄の示現が可能なタイミングで左リール301aの停止操作が行われたにもかかわらず、当該入賞不可能BB図柄である「赤7」および「青7」のいずれも示現されない頻度は7分の5であり、フリー打ちした場合に「赤7」および「青7」のうちいずれかが示現される頻度は7分の2である。これにより、左リール301aにBB図柄が示現されたときに、遊技者の期待感を高めることが可能となる。

【0491】

次いで、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれかである場合に、左リール301aが停止操作されたのちに中リール301bの停止操作が行われたときの中リール301bの停止制御について、説明する。

【0492】

停止表示された左リール301aの上段には入賞しうるBB図柄の近傍（具体的には上）に位置するベル図柄が示現され、入賞しうるBB図柄が中段に示現されているときに、中リール301bの停止制御を行うと、当該中リール301bをいかなるタイミングで停止操作したとしても、3色のベル図柄のうちいずれか一のベル図柄が上段に、3色のBB図柄のうちいずれか一のBB図柄が中段に、それぞれ示現されるように、中リール301bの停止制御が行われる（特別図柄示現制御手段）。

【0493】

例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であって、配列番号6の白ベル図柄が左リール301aの上段に、配列番号5の白7が左リール301bの中段に、それぞれ示現されているとき、中リール301bの停止制御は次のように行われる。

【0494】

配列番号1のリプレイが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図68(b)に示されるように、このときのすべり数は1であり、配列番号4の「白ベル」が上段、配列番号3の「白7」が中段に、それぞれ示現される。また、配列番号5のチェリーが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図68(b)に示されるように、このときのすべり数は2であり、配列番号9の「青ベル」が上段に、配列番号8の「青7」が中段に、それぞれ示現される。さらに、配列番号12の青ベルが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図68(b)に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号17の「赤ベル」が上段に、配列番号16の「赤7」が中段に、それぞれ示現される。このように、入賞しうるBB図柄が左リール301aの中段に示現されている場合、中リール301bの停止操作が行われるタイミングがいかなるタイミングであったとしても、上段水平の有効ラインL1上にはベル図柄がテンパイし、中段水平の有効ラインL2上にはBB図柄がテンパイする（ベル図柄とBB図柄とがダブルテンパイする）。なお、入賞する可能性のないBB図柄（内部抽選の結果が図65に示す番号「29」の場合であれば「赤7」図柄および「青7」図柄）が有効ライン上に揃うタイミングで中リール301bの停止操作が行われた場合であっても、上段水平の有効ラインL1上にはベル図柄がテンパイし、中段水平の有効ラインL2上にはBB図柄がテンパイする（ベル図柄とBB図柄とがダブルテンパイする）。これにより、長きにわたって遊技者に期待感を与えうるだけでなく、第3リール301cの停止操作が激アツとなり、興趣の低下を抑制できる。

【0495】

停止表示された左リール301aの上段には入賞不可能なBB図柄の近傍に位置するベル図柄が示現され、入賞不可能なBB図柄が中段に示現されているとき、および、停止表示された左リール301aに、いずれのBB図柄も示現されていないものの入賞不可能なBB図柄の近傍に位置するベル図柄が下段に示現されているとき、のいずれかであるときに中リール301bの停止制御を行うと、当該中リール301bをいかなるタイミングで停止操作したとしても、3色のベル図柄のうちいずれか一のベル図柄が中段に、3色のBB図柄のうちいずれか一のBB図柄が下段に、それぞれ示現されるように、中リール301bの停止制御が行われる。

【0496】

例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であって、3色のBB図柄のうちいずれのBB図柄も左リール301aに示現されずに、3色のベル図柄のうちいずれかのベル図柄が下段に示現されているとき、中リール301bの停止制御は次のように行われる。また、入賞不可能なBB図柄が中段（当該入賞不可能なBB図柄の近傍（中リール301bに限っていえば上、すなわち入賞不可能なBB図柄に1を加算した配列番号、以下同じ）に位置するベル図柄が上段）に示現されているときも、3色のBB図柄のうちいずれのBB図柄も左リール301aに示現されずに、3色のベル図柄のうちいずれかのベル図柄が下段に示現されているときと同様の中リール301bの停止制御が行われる（ゲーム態様秘密裏手段）。これにより、左リール301aが停止されたときに、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちのいずれかのゲーム（BB図柄の組み合わせが示現される可能性があるゲーム）であるにもかかわらず、入賞しうるBB図柄が示現されなかった場合には、左リール301aが停止されたときにBB図柄の組み合わせが示現する可能性を排除することで、遊技者に無用な期待感を与えることを回避でき、ひいては、遊技者に与えうる落胆を軽減することができる。すなわち、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちのいずれかのゲームであるにもかかわらず特定のBB図柄が示現されるタイミングで外部操作が行われなかった場合に、当該ゲームが、BB図

柄の組み合わせが示現される可能性があったゲームであることを秘密裏にすることで、遊技者に与える落胆を軽減できるようにしたのである。

【0497】

配列番号1のリプレイが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図68(c)に示されるように、このときのすべり数は2であり、配列番号4の「白ベル」が中段に示現される。また、配列番号5のチェリーが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図68(c)に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号9の「青ベル」が中段に示現される。さらに、配列番号12の青ベルが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図68(c)に示されるように、このときのすべり数は4であり、配列番号17の「赤ベル」が中段に示現される。このように、入賞しうるBB図柄が左リール301aの中段に示現されていない場合、中リール301bの停止操作が行われるタイミングがいかなるタイミングであったとしても（入賞不可能BB図柄が有効ライン上に示現可能なタイミングで中リール301bが停止操作されたとしても）、右下がりの有効ラインL4上および右上がりの有効ラインL5のうちいずれかには、常に、ベル図柄がテンパイする（ベル図柄のみがシングルテンパイする）。これにより、各リール301a～301cの停止操作如何によってはBB図柄の組み合わせが有効ライン上に示現されるゲーム（すなわち、小役フラグが当選成立状態であるにもかかわらず、小役図柄の組み合わせが有効ライン上に示現されることが回避されるタイミングで外部操作が行われた場合に限り、BB図柄の組み合わせが有効ライン上に示現されるゲーム）において、入賞しうるBB図柄が示現されるタイミングで左リール301aの停止操作が行われなかった場合であっても、BB図柄の組み合わせが有効ライン上に示現されうるゲームであったことを秘密裏にすることができ、遊技者に与える落胆を軽減することができる。

【0498】

さらに次いで、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれかである場合に、左リール301aおよび中リール301bが停止操作されたのちに右リール301cの停止操作が行われたときの右リール301cの停止制御について、説明する。

【0499】

フラグが成立している小役に対応する26通りのベル図柄組合せが有効ライン上に示現することが回避される（入賞しうるBB図柄が有効ライン上に示現される）タイミングで左リール301aおよび中リール301bの停止操作が行われたことによって、入賞しうるBB図柄が中段水平の有効ラインL2上にテンパイしている場合、次のように右リール301cの停止制御が行われる（特別図柄示現制御手段）。

【0500】

フラグが成立している小役に対応するする26通りのベル図柄組合せが有効ライン上に揃うことが回避されるタイミングで右リール301cの停止操作が行われると、内部中であれば、入賞しうるBB図柄が中段に示現されるように右リール301cの停止制御が行われ、その結果、中段水平の有効ラインL2上に、BBの図柄組み合わせが示現されて、ボーナス入賞となる。ただし、BBのフラグが当選成立状態にない一般中であれば、全ての有効ライン上にハズレの図柄組み合わせが示現される。

【0501】

例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であって、配列番号6の白ベル図柄が左リール301aの上段に、配列番号5の白7が左リール301bの中段に、それぞれ示現されているとともに、配列番号4の白ベル図柄が中リール301bの上段に、配列番号3の白7が中リール301bの中段に、それぞれ示現されているとき、右リール301cの停止制御は次のように行われる。

【0502】

配列番号1の図柄が下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、内部中であれば、図68(d)に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号4の「白ベル」が中段に示現される。ただし、BBのフラグが当選成立状態にない一般

中であれば、図 6 8 (d) に切り替えて図 6 8 (g) が参照され、このときのすべり数は 2 となり、配列番号 4 の「リプレイ」が中段に示現される（すなわち、B B の図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることが回避されて、ハズレの図柄組み合わせが全ての有効ライン上に示現される）。B B 図柄の組み合わせが示現される可能性がある状態（B B 図柄がテンパイした状態）で配列番号 2 のスイカが下段にあるタイミングで右リール 3 0 1 c の停止操作を行うと、内部中であれば、図 6 8 (d) に示されるように、このときのすべり数は 2 であり、配列番号 4 の「白ベル」が中段に示現される。ただし、B B のフラグが当選成立状態にない一般中であれば、図 6 8 (d) に切り替えて図 6 8 (g) が参照され、このときのすべり数は 1 となり、配列番号 4 の「リプレイ」が中段に示現される（すなわち、B B の図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることが回避されて、ハズレの図柄組み合わせが全ての有効ライン上に示現される）。また、配列番号 3 の白ベルが下段にあるタイミングで右リール 3 0 1 c の停止操作を行うと、内部中であれば、図 6 8 (d) に示されるように、このときのすべり数は 1 であり、配列番号 5 の「白 7」が中段に示現される。ただし、B B のフラグが当選成立状態にない一般中であれば、図 6 8 (d) に切り替えて図 6 8 (g) が参照され、このときのすべり数は 0 となり、配列番号 4 の「リプレイ」が中段に示現される（すなわち、B B の図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることが回避されて、ハズレの図柄組み合わせが全ての有効ライン上に示現される）。さらに、配列番号 4 のリプレイが下段にあるタイミングで右リール 3 0 1 c の停止操作を行うと、内部中であれば、図 6 8 (d) に示されるように、このときのすべり数は 0 であり、配列番号 5 の「白 7」が中段に示現される。このようにして、中段水平の有効ライン L 2 上に B B の図柄組み合わせが示現されて、ボーナス入賞となる。ただし、B B のフラグが当選成立状態にない一般中であれば、図 6 8 (d) に切り替えて図 6 8 (g) が参照され、このときのすべり数は 2 となり、配列番号 7 の「白ベル」が中段に示現される（すなわち、B B の図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることが回避されて、全ての有効ライン上にハズレの図柄組み合わせが示現される）。このようにして、内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号「3」～「29」のうちいずれかであったとしても、B B のフラグが当選成立状態になれば、非重複フラグに対応するベル図柄の近傍（左リール 3 0 1 a および中リール 3 0 1 b に限っていえば下、すなわち、当該ベル図柄の配列番号から 1 を差し引いた配列番号）に位置する B B 図柄が中段水平の有効ライン L 2 上にテンパイしたとしても、右リール 3 0 1 c の停止操作を行うに際して参照されるテーブルが変更される。これにより、フラグが成立している小役に対応するする 2 6 通りのベル図柄組合せが有効ライン上に揃うことが回避されるタイミングで左リール 3 0 1 a の停止操作が行われたとしても、B B の図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることが回避されて、全ての有効ライン上にハズレの図柄組み合わせが示現される。

【0503】

また、左リール 3 0 1 a には入賞しうる B B 図柄が中段に示現されたにもかかわらず、中リール 3 0 1 b の中段には入賞不可能 B B 図柄が中段に示現されたことによって、右リール 3 0 1 c をいかなるタイミングで停止操作を行ったとしても、B B の図柄組み合わせがいずれの有効ライン上にも示現されることがない場合（すなわち、ベル図柄と入賞不可能 B B 図柄とがダブルテンパイした場合）、次のように右リール 3 0 1 c の停止制御が行われる。

【0504】

いかなるタイミングで右リール 3 0 1 c の停止操作が行われたとしても、3 色のベル図柄のうちいずれか一のベル図柄が上段に示現されるように、右リール 3 0 1 c の停止制御が行われ、その結果、上段水平の有効ライン L 1 上に、ベル図柄組み合わせが示現されて、遊技者が把握し難い態様でメダル 1 枚が払い出される。

【0505】

例えば、内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号「29」であって、配列番号 6 の白ベル図柄が左リール 3 0 1 a の上段に、配列番号 5 の白 7 が左リール 3 0 1 b の中段に、それぞれ示現されているとともに、配列番号 4 の白ベル図柄が中リール 3 0 1 b の上段に、配列

番号3の白7が中リール301bの中段に、それぞれ示現されているとき、右リール301cの停止制御は次のように行われる。

【0506】

配列番号4のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (f) に示されるように、このときのすべり数は1であり、配列番号7の「白ベル」が上段に示現される。配列番号6のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (f) に示されるように、このときのすべり数は2であり、配列番号10の「青ベル」(配列番号10については図62に示される文字が「青ベル」に相当する)が上段に示現される。また、配列番号9のスイカが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (f) に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号14の「青ベル」が上段に示現される。さらに、配列番号12の青7が下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (f) に示されるように、このときのすべり数は0であり、配列番号14の「青ベル」が上段に示現される。このようにして、上段水平の有効ラインL1上にベル図柄組み合わせが示現されて、遊技者が把握し難い態様でメダル1枚が払い出される

10

【0507】

さらに、左リール301aの上段、中段および下段のいずれにも入賞しうるBB図柄が示現されない場合(すなわち、3色のBB図柄のうちいずれのBB図柄もテンパイすることなく、右下がりの有効ラインL4上にベル図柄がテンパイした場合)、次のように右リール301cの停止制御が行われる。

20

【0508】

いかなるタイミングで右リール301cの停止操作が行われたとしても、3色のベル図柄のうちいずれか一のベル図柄が下段に示現されるように、右リール301cの停止制御が行われ、その結果、右下がりの有効ラインL4上に、ベル図柄組み合わせが示現されて、遊技者が把握し難い態様でメダル1枚が払い出される。

【0509】

例えば、内部抽選の結果が図65に示す番号「29」であって、配列番号13の青ベルが左リール301aの上段に示現されているとともに(このとき、入賞不可能BB図柄である配列番号12の青7が左リール301bの中段に示現されている)、配列番号4の白ベル図柄が中リール301bの中段に示現されているとき(すなわち、右下がりの有効ラインL4上にベル図柄がテンパイしているとき)、右リール301cの停止制御は次のように行われる。

30

【0510】

配列番号4のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (e) に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号7の「白ベル」が下段に示現される。配列番号6のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (e) に示されるように、このときのすべり数は1であり、配列番号7の「白ベル」が下段に示現される。また、配列番号11のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (e) に示されるように、このときのすべり数は3であり、配列番号14の「青ベル」が下段に示現される。さらに、配列番号15の青ベルが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図68 (e) に示されるように、このときのすべり数は2であり、配列番号17の「青ベル」が下段に示現される。このようにして、右下がりの有効ラインL4上にベル図柄組み合わせが示現されて、遊技者が把握し難い態様でメダル1枚が払い出される。

40

【0511】

内部抽選の結果が図65に示す番号「31」である場合には、BBのフラグとリプレイのフラグとが重複して成立していたとしても、BBの図柄組合せよりも優先的に、リプレイの図柄組合せが有効ライン上に示現されるようにリールの停止制御が行われる。また、内部抽選の結果が図65に示す番号「34」である場合には、一般中であるか内部中であるかにかかわらず、常に、リプレイの図柄組合せが有効ライン上に示現されるようにリー

50

ルの停止制御が行われる。以下に、内部抽選の結果が図65に示す番号「31」および「34」のうちいずれかである場合における各リール301a~301cの停止制御について、説明する。

【0512】

左リール301aを停止操作したときは、上段または下段に、停止操作されたタイミングに応じたいずれかのリプレイ図柄が示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる。例えば、配列番号1のスイカが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、図69(a)に示されるように、停止操作された時点から左リール301aが2コマすべり、配列番号3の「リプレイ」が下段に示現される。また、配列番号11のスイカが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、このとき
10

【0513】

次いで中リール301bを停止操作したときは、常に中段に、停止操作されたタイミングに応じたいずれかのリプレイ図柄が示現される（上段または下段に示現されることはない）。例えば、配列番号1のリプレイが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、図69(b)に示されるように、停止操作された時点から中リール301bが4コマすべり、配列番号6の「リプレイ」が中段に示現される。また、配列番号10のリプレイが下段にあるタイミングで中リール301bの停止操作を行うと、このとき
20

【0514】

さらに次いで右リール301cを停止操作したときは、右下がりの有効ラインL4（図61参照）上にリプレイ図柄がテンパイしていれば、下段に、停止操作されたタイミングに応じたいずれかのリプレイ図柄があらわれ、右上がりの有効ラインL5（図61参照）上にリプレイ図柄がテンパイしていれば、停止操作されたタイミングに応じたいずれかのリプレイ図柄が上段に示現される。例えば、右下がりの有効ラインL4（図61参照）上にリプレイ図柄がテンパイしていれば、配列番号4のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図69(c)に示されるように、このときのすべり数は0であり、配列番号4の「リプレイ」が下段に示現されて、右下がりの有効ラインL4（図61参照）上にリプレイの図柄組合せが示現される。また、右上がりの有効ラインL5（図61参照）上にリプレイ図柄がテンパイしていれば、配列番号5の白7が
30

【0515】

このようにして、内部抽選の結果が図65に示す番号「31」および「34」のいずれかである場合には、各リール301a~301cの停止操作タイミングにかかわらず、常に、リプレイ図柄組合せが、右下がりの有効ラインL4（図61参照）および右上がりの有効ラインL5（図61参照）のうちいずれかに示現されるように、各リール301a~301cの停止制御が行われ、メダルを投入することなく次ゲームを実行できる権利としての再遊技の機会が付与される。なお、内部中であつたとしても、BBの図柄組合せより
40

【0516】

内部抽選の結果が図65に示す番号「32」である場合には、BBのフラグとスイカのフラグとが重複して成立していたとしても、BBの図柄組合せよりも優先的に、スイカの図柄組合せが有効ライン上に示現されるようにリールの停止制御が行われる。また、内部抽選の結果が図65に示す番号「35」である場合には、一般中であるか内部中であるかにかかわらず、常に、スイカの図柄組合せが有効ライン上に示現されるようにリールの停
50

止制御が行われる。なお、内部抽選の結果が図65に示す番号「32」および「35」のうちいずれかである場合における各リール301a～301cの停止制御は、内部抽選の結果が図65に示す番号「31」および「34」のいずれかである場合と同様であるので、詳しい説明は省略する。このようにして、スイカ図柄組合せが、右下がりの有効ラインL4（図61参照）および右上がりの有効ラインL5（図61参照）のうちいずれかに示現されるように、各リール301a～301cの停止制御が行われる。そして、スイカ図柄組合せが有効ライン上に示現されると、賞としてのメダルが払い出される。

【0517】

内部抽選の結果が図65に示す番号「30」である場合には、BBのフラグとチェリーのフラグとが重複して成立していたとしても、BBの図柄組合せよりも優先的に、チェリーの図柄組合せが有効ライン上に示現されるようにリールの停止制御が行われる。また、内部抽選の結果が図65に示す番号「33」である場合には、一般中であるか内部中であるかにかかわらず、常に、チェリーの図柄組合せが有効ライン上に示現されるようにリールの停止制御が行われる。なお、内部抽選の結果が図65に示す番号「30」および「33」のうちいずれかである場合には、左リール301aの上段、中段および下段のうちいずれかにチェリーが示現されるように、左リール301aの停止制御が行われ、賞としてのメダルが払い出される。

10

【0518】

内部抽選の結果が図65に示す番号「36」である場合には、一般中であれば、いかなるタイミングで各リール301a～301cの停止制御が行われたとしても、全ての有効ライン上に、ハズレの図柄組合せが示現される。これに対して、内部中であれば、順はさみ押し（左リール301a→右リール301c→中リール301b）を行う限り、上段水平の有効ラインL1、下段水平の有効ラインL3、右下がりの有効ラインL4および右上がりの有効ラインL5のうちいずれかに、各リール301a～301cの停止操作が行われたタイミングにかかわらず、BBの図柄組合せが示現されるように各リール301a～301cの停止制御が行われる。そして、その結果として、BBの図柄組合せが有効ライン上に示現され、ボーナス入賞となる。

20

【0519】

詳しくは、左リール301aを停止操作したときは、上段または下段に、3色のBB図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれかのBB図柄が示現されるように、左リール301aの停止制御が行われる。例えば、配列番号1のスイカが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、図70（a）に示されるように、停止操作された時点から左リール301aが2コマすべり、配列番号5の「白7」が上段に示現される。また、配列番号11のスイカが下段にあるタイミングで左リール301aの停止操作を行うと、このときのすべり数は1であり、配列番号12の「青7」が下段に示現される。

30

【0520】

次いで右リール301cを停止操作したときは、常に上段または下段に、3色のBB図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれかのBB図柄が示現されるように、右リール301cの停止制御が行われる（中段に示現されることはない）。例えば、配列番号2のスイカが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、図70（b）に示されるように、停止操作された時点から右リール301cが1コマすべり、配列番号5の「白ベル」が上段に示現される。また、配列番号11のリプレイが下段にあるタイミングで右リール301cの停止操作を行うと、このときのすべり数は1であり、配列番号12の「青ベル」が下段に示現される。

40

【0521】

そして、最後に中リール301bを停止操作したときは、以下のように中リール301bの停止制御が行われる。

【0522】

上段水平の有効ラインL1（図61参照）上にBB図柄がテンパイしていれば、3色の

50

ＢＢ図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のＢＢ図柄が上段に示現されるように、中リール３０１ｂの停止制御が行われる。例えば、上段水平の有効ラインＬ１上にＢＢ図柄がテンパイした状態で、配列番号７のチェリーが下段にあるタイミングで中リール３０１ｂの停止操作を行うと、図７０（ｃ）に示されるように、停止操作された時点から中リール３０１ｂが２コマすべり、配列番号１１の「青ベル」が上段に示現されて、上段水平の有効ラインＬ１上にＢＢの図柄組合せが示現される。

【０５２３】

また、下段水平の有効ラインＬ３（図６１参照）上にＢＢ図柄がテンパイしていれば、３色のＢＢ図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のＢＢ図柄が下段に示現されるように、中リール３０１ａの停止制御が行われる。例えば、下段水平の有効ラインＬ３上にＢＢ図柄がテンパイした状態で、配列番号６のリプレイが下段にあるタイミングで中リール３０１ｂの停止操作を行うと、図７０（ｄ）に示されるように、このときのすべり数は２であり、配列番号８の「青ベル」が下段に示現されて、下段水平の有効ラインＬ３上にＢＢの図柄組合せが示現される。

【０５２４】

さらに、右下がりの有効ラインＬ４（図６１参照）または右上がりの有効ラインＬ５（図６１参照）上にＢＢ図柄がテンパイしていれば、３色のＢＢ図柄のうち停止操作されたタイミングに応じたいずれか一のＢＢ図柄が中段に示現されるように、中リール３０１ｂの停止制御が行われる。すなわち、右下がりの有効ラインＬ４上にＢＢ図柄がテンパイした状態、および、右上がりの有効ラインＬ５上にＢＢ図柄がテンパイした状態のいずれであっても、中リール３０１ｃの中段にＢＢ図柄が示現されると、ＢＢの図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることとなる。例えば、右下がりの有効ラインＬ４上にＢＢ図柄がテンパイしている場合、または、右上がりの有効ラインＬ５上にＢＢ図柄がテンパイしている場合に、例えば配列番号６のリプレイが下段にあるタイミングで中リール３０１ｂの停止操作を行うと、図７０（ｅ）に示されるように、このときのすべり数は１であり、配列番号８の「青ベル」が中段に示現されて、右上がりの有効ラインＬ４または右下がりの有効ラインＬ５上に、ＢＢの図柄組合せが示現される。

【０５２５】

このようにして、内部中における内部抽選の結果が図６５に示す番号「３６」である場合には、順はさみ押しで各リール３０１ａ～３０１ｃの停止操作を行う限り、いかなるタイミングで各リール３０１ａ～３０１ｃの停止操作を行ったとしても、ＢＢ図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることとなる。これにより、順はさみ押しで各リール３０１ａ～３０１ｃの停止操作が促された時点で遊技者の興奮が高められ、興趣の低下が抑制される。

【０５２６】

ところで、上述したとおり、内部抽選の結果が図６５に示す番号「３」～「２９」のうちいずれかである場合、入賞しうるＢＢ図柄が示現されるタイミングで左リール３０１ａの停止操作が行われると入賞しうるＢＢ図柄が有効ライン上に示現されるものの、入賞しうるＢＢ図柄が示現されるタイミングで左リール３０１ａの停止操作が行われなかったときに、稀に、入賞不可能ＢＢ図柄が有効ライン上に示現されることがある。また、内部抽選の結果が図６５に示す番号「１」および「２」のうちいずれかである場合、ＢＢ図柄組み合わせが有効ライン上に示現されることがないにもかかわらず、３色のＢＢ図柄のうちいずれかのＢＢ図柄が有効ライン上に示現されることがある。したがって、左リール３０１ａが停止表示されたときにＢＢ図柄が有効ライン上に示現された段階では、ＢＢ図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される可能性はあるものの、ＢＢ図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される期待感、それほど高いものではない。

【０５２７】

そして、左リール３０１ａが停止表示されてＢＢ図柄が有効ライン上に示現されたのちに、中リール３０１ｂに入賞しうるＢＢ図柄が有効ライン上に示現されうるのは、内部抽選の結果が図６５に示す番号「３」～「２９」のうちいずれかであって、且つ、左リール

301aに示現されたBB図柄が入賞しうるBB図柄であった場合に限られる（本実施形態では、左リール301aの中段にのみBB図柄が示現されうる）。言い換えると、左リール301aの上段に入賞しうるBB図柄の近傍に位置するベル図柄が示現され、左リール301aの中段には入賞しうるBB図柄が示現された場合に限り、中リール301bの中段に、3色のBB図柄のうちいずれかのBB図柄が示現されうる。このとき、中リール301bの上段には、中リール301bの中段に示現されたBB図柄の近傍（一つ上）に位置するベル図柄であるから、ベル図柄組み合わせおよびBB図柄の組み合わせのいずれもが有効ライン上に示現される可能性を残していることとなる（ベル図柄およびBB図柄のダブルテンパイ状態となる）。このように、ベル図柄およびBB図柄のダブルテンパイ状態となった段階では、左リール301aが停止表示されたときにBB図柄が有効ライン上に示現された段階よりも、BB図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される期待感が高められる（期待感増幅手段）。これにより、1ゲーム内において、各リール301a～301cの停止操作が行われる都度、BB図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される期待感が段階的に高められ、興趣の低下を抑制できる。

10

【0528】

さらに、本実施形態のスロットマシン1では、通常状態における内部抽選にて図65に示す番号「3」～「29」および「36」のうちいずれかに高確率で当選しうる（例えば千円といった単額で実行可能なゲーム内に、各リール301a～301cの停止操作如何でBB図柄組み合わせが有効ライン上に示現されうるチャンスがおとずれる）。したがって、従来のスロットマシンのようなBB図柄組み合わせが有効ライン上に示現される可能性がないゲームが、延々と継続するような徒労感を感じるゲームが抑制されることとなり、通常状態では、常にはBB図柄の組み合わせが有効ライン上に示現される期待感を持ってゲームを行うことが可能となる。さらには1ゲーム内でのゲームをみても、各リール301a～301cの停止操作を行う都度、期待感が段階的に高められうるので、徒労感の抑制が促進される。

20

【0529】

以上がテーブル方式によるリール停止処理の一例である。これとは別にコントロール方式によるリール停止処理があるが、これについても公知の処理を適用可能であるため、ここでは具体的な説明を省略する。また、本実施形態においてコントロール方式またはテーブル方式のいずれのリール停止処理を実行してもよく、どの方式を採用するかは制御プログラムを構築するにあたって適宜決定すればよい。

30

【0530】**[判定処理]**

リール停止処理が終了すると、図柄表示窓401内にていずれかの有効ライン上に当選役図柄が揃っているか（いずれかの当選役に該当する図柄の組み合わせ態様が表示されているか）否かについて判定を行う。図71では、この判定処理の内容を具体的に説明する。

【0531】

リール停止処理により全てのリール301a、301b、301cが停止した状態となると、図柄表示窓401内の停止目の態様から、いずれかの有効ライン上に当選役図柄が揃っているか（当選役に対応する図柄の組み合わせ態様が表示されているか）否かを判定する。なお、特に全てのリールが停止状態となった場合の停止目のことは出目と呼ばれることもある。

40

【0532】

ステップS301、S302では、それぞれ、現在の遊技状態がRBゲーム中であるか、BBゲーム中であるかを判定する。これは後述するRBゲーム中フラグ、BBゲーム中フラグというゲーム状態フラグのON状態（＝1）、OFF状態（＝0）を判定することである。

【0533】

RBゲーム中フラグがON（＝1）となっていると、ステップS301の判定が満たさ

50

れ、ステップS 3 8 0に移る。またB Bゲーム中フラグがO N (= 1) となっているとステップS 3 0 2の判定が満たされ、ステップS 3 7 0に移る。

【0 5 3 4】

R Bゲーム中フラグ及びB Bゲーム中フラグのいずれもO F F (= 0) となっている場合、ステップS 3 0 1、S 3 0 2の判定がいずれも満たされず、いずれかの有効ライン上に揃っている当選役図柄に応じて、さらに以下のステップS 3 1 0、S 3 2 0、S 3 3 0、S 3 4 0、S 3 5 0のいずれかに移る。

【0 5 3 5】

ステップS 3 1 0では、B Bの図柄組み合わせが揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にB Bの図柄組み合わせが揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 1 2に移る。

10

【0 5 3 6】

次のステップS 3 1 2では、B Bゲーム開始処理を実行する。ここでは、B Bゲームとして、メダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われるための処理をすることになる(詳細は後述する)。

【0 5 3 7】

ステップS 3 2 0では、R B図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にR B図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS 3 2 2に移る。なお、本実施形態ではR Bの説明を割愛しているが、当該処理が行われるのが一般的である。

【0 5 3 8】

20

次のステップS 3 2 2では、R Bゲーム開始処理を実行する。ここでは、R Bゲームとして、B Bゲームに準じたメダルの獲得が容易な複数回にわたるゲームが集中して行われるための処理をすることになる(詳細は後述する)。

【0 5 3 9】

ステップS 3 3 0では、ベル図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にベル図柄が揃っている場合(「ベル図柄ーベル図柄ーベル図柄」、この判定が満たされ、次のステップS 3 3 6に移り、規定枚数のメダルの払い出しを実行する(メダル放出装置1 1 0より規定枚数のメダルを払い出す)。そして、メダルの払出枚数を表示する(払出枚数表示L E D 6 1 2に表示する)。これにより、遊技者には当該小役(ベル)に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知(告知、表示)される。ただし、上述したとおり、ベルは準ハズレとしての位置付けであるから、メダルが払い出されたことを告知しなくともよい。

30

【0 5 4 0】

そして、ステップS 3 3 8では、ベル当選フラグをO F F (= 0) にして処理を終了する。

【0 5 4 1】

ステップS 3 4 0では、チェリー図柄が揃っているかを判定する。有効ライン上にチェリー図柄が揃っている場合(「チェリー図柄ーA N YーA N Y」)、この判定が満たされ、次のステップS 3 4 2に移る。

【0 5 4 2】

40

次のステップS 3 4 2では、規定枚数のメダルの払い出しを実行する(メダル放出装置1 1 0より規定枚数のメダルを払い出す)。そして、メダルの払出枚数を表示する(払出枚数表示L E D 6 1 2に表示する)。これにより、遊技者には当該小役(チェリー)に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知(告知、表示)される。

【0 5 4 3】

そして、ステップS 3 4 4では、チェリー当選フラグをO F F (= 0) にして処理を終了する。

【0 5 4 4】

ステップS 3 5 0では、リプレイ図柄が揃っているかを判定する。いずれかの有効ライン上にリプレイ図柄が揃っている場合(「リプレイ図柄ーリプレイ図柄ーリプレイ図柄」

50

）、この判定が満たされ、次のステップS 3 5 2に移る。

【0 5 4 5】

次のステップS 3 5 2では、リプレイゲーム処理を実行する。このリプレイゲーム処理では、当該ゲームでのベット数と同じベット数（この例ではMAXベット）にて次のゲームを開始させるために、MAXベットコマンドをRAM 1 1 1 4に一旦記憶させる。このコマンドに基づき、次のゲームを再遊技として開始させることができる。

【0 5 4 6】

そして、ステップS 3 5 4では、リプレイ当選フラグをOFF（＝0）にして処理を終了する。

【0 5 4 7】

有効ライン上にいずれの当選役図柄も揃っていない場合、上記のステップS 3 1 0、S 3 2 0、S 3 3 0、S 3 4 0、S 3 5 0のいずれの判定も満たされず、ステップS 3 6 0に移る。なお、このときの出目は「ハズレ目（バラバラな図柄の組み合わせ態様）」とも呼ばれる。

【0 5 4 8】

ステップS 3 6 0では、ハズレ処理を実行する。このハズレ処理では、この時点でON（＝1）状態となっている当選フラグがBB及びRBを除く他の当選フラグの場合、当該当選フラグをOFF（＝0）にする。また、いずれの当選フラグもON（＝1）となっていない場合（このときはハズレフラグがON（＝1）となっている）には、ハズレフラグをOFF（＝0）にする。

【0 5 4 9】

従って、当該当選フラグが、BB当選フラグ、RB当選フラグ、のいずれにも該当しない場合、この時点で「取りこぼし」が確定することになる。なお、スロットマシン1では、この「取りこぼし」が生じる当選役は無いものであるが、小役等には「取りこぼし」が生じる可能性を持たせた当選役を含めてもよい。

【0 5 5 0】

一方、当該当選フラグがBB当選フラグ及びRB当選フラグのいずれかに該当する場合、当該当選フラグはOFFとならず、次ゲーム以降に持ち越される。これにより、BB及びRBについては取りこぼしを生じることがなく、該当する当選役図柄を揃えることができるまで当該当選フラグが持ち越されていくことになる。従って、遊技者は、BB、RBといった他の当選役に比べて利益の度合いの高い当選役の取りこぼしを心配することがなくBB、RBの遊技特典は必ず獲得できるという安心感を持ってゲームに臨むことができる。また、特に目押しの技量の低い遊技者にとっては、BBの図柄組み合わせ（あるいはRBの図柄組み合わせ）を揃えるまで何度でも目押しの練習ができることになる。

【0 5 5 1】

上記のステップS 3 0 3からステップS 3 6 0までの処理は、通常状態中にて実行される処理となる。次にステップS 3 7 0以降の処理について説明する。ここでの処理は、BBゲーム及びRBゲームにて実行される処理である。

【0 5 5 2】

まず、ステップS 3 7 0では、BBゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。ここでいう「BBゲーム時払出役」とは、BBゲーム中にメダルの払い出しがある当選役の総称である。そして、いずれかの有効ライン上にBBゲーム時払出役図柄が揃っている場合（例えば、「リプレイ図柄ーベル図柄ーベル図柄」、「チェリー図柄ーANYーANY」、または「リプレイ図柄ー7図柄ースイカ図柄」）、この判定が満たされ、次のステップS 3 7 2に移る。

【0 5 5 3】

次のステップS 3 7 2では、揃っているBBゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置1 1 0より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示LED 6 1 2に表示する）これにより、遊技者には当該BBゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたこと

10

20

30

40

50

が報知（告知、表示）される。

【0554】

ステップS372に次いで、ステップS374では、BBゲーム終了判定処理を実行し（詳細は後述する）、判定処理を終了する。

【0555】

また、上記のステップS370の判定が満たされない場合、ステップ378に移り、当該成立フラグをOFF（＝0）にする。特にこの例では、取りこぼしが生じないため、当該成立フラグにはハズレフラグが該当する。すなわち、ステップS378では、当該ハズレフラグをOFF（＝0）にする。

【0556】

次にステップS380以降の説明をする。ステップS380では、RBゲーム時払出役図柄が揃っているかを判定する。なお、この「RBゲーム時払出役」も、前述のBBゲーム時払出役と同様にRBゲーム中に払い出しがある当選役の総称である。そして、いずれかの有効ライン上にRBゲーム時払出役図柄が揃っている場合、この判定が満たされ、次のステップS382に移る。

【0557】

次のステップS382では、揃っているRBゲーム時払出役図柄に応じた規定枚数のメダルの払い出しを実行する（メダル放出装置110より規定枚数のメダルを払い出す）。そして、メダルの払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612に表示する）これにより、遊技者には当該RBゲーム時払出役に対応した規定枚数のメダルが払い出されたことが報知（告知、表示）される。

【0558】

ステップS382に次いで、ステップS384では、RBゲーム終了判定処理を実行（詳細は後述する）し、判定処理を終了する。

【0559】

また、上記のステップS380の判定が満たされない場合、前述のステップ378に移り、当該成立フラグをOFF（＝0）にする。これは先に述べたとおりであるため、説明は省略する。

【0560】

〔BBゲーム開始処理〕

前述の図71のステップS310の判定が満たされた場合、BBゲーム開始処理を実行する。このBBゲーム開始処理について図72を用いて説明する。

【0561】

まず、ステップS401では、BBフラグがON（＝1）となっているかを判定する。ステップS401の判定が満たされると、ステップS404に移る。ステップS404では、BBゲーム中フラグをON（＝1）にする。また図示はしないが、このときBBフラグをOFF（＝0）にする。次いでステップS406にて、BBゲーム中の累計払出枚数カウントをクリアする。これにより、次のゲームから累計払出枚数の累算が実行される。そして、次ゲームからは、通常状態中のゲームと同様の掛け数3ベット（3枚掛け）にてBBゲームが開始される。

【0562】

また、ステップS401の判定が満たされない場合、ステップS402に移り、エラー処理を実行する。このような場合となるのは、BBフラグがOFF（＝0）であるにも関わらず、BBの図柄組み合わせが揃ってしまうような場合が該当する。すなわち、何らかの不正な手段（例えば、ゴト行為）が行われたか、あるいはスロットマシン1に故障が生じたか、いずれかの場合に起こり得るものである。従って、エラー処理では、エラーランプ604の点灯や、その他前述のLED等にエラー発生を知らせる表示を行う。

【0563】

〔BBゲーム終了判定処理〕

続いて、前述の図71のステップS374のBBゲーム終了判定処理について図73を

10

20

30

40

50

用いて説明する。

【0564】

まず、ステップS451では、前述の図71のステップS372にてメダルの払い出しがあったことを受けて、BBゲーム中の累計払出枚数に当該ゲームの払出枚数を加算する。

【0565】

次にステップS452では、累計払出枚数が300枚を超えたかを判定する。このステップS452の判定が満たされない場合、ステップS454に移り、BBゲーム中の累計払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612等に表示する。なお、累計払出枚数は表示用のLED等を別途設けてこれに表示するものとしてもよい）。また、ステップS452の判定が満たされると、ステップS460に移る。

10

【0566】

ステップS460では、BBゲーム中フラグをOFF（＝0）にし、BBゲーム終了判定処理を終了する。

【0567】

〔RBゲーム開始処理〕

前述の図71のステップS320の判定が満たされた場合、RBゲーム開始処理を実行する。このRBゲーム開始処理について図74を用いて説明する。なお、本実施形態のスロットマシンではRBの説明を割愛しているため、一般的なRBゲームの例として説明する。

20

【0568】

まず、ステップS501では、RBフラグがON（＝1）となっているかを判定する。ステップS501の判定が満たされると、ステップS504に移る。ステップS504では、RBゲーム中フラグをON（＝1）にする。また図示はしないが、このときRBフラグをOFF（＝0）にする。次いでステップS506にて、RBゲーム中の累計払出枚数カウントをクリアする。これにより、次のゲームから累計払出枚数の累算が実行される。そして、次ゲームからは、通常状態中のゲームと同様の掛け数3ベット（3枚掛け）にてRBゲームが開始される。このことにより、遊技者は通常状態中のゲームと比べて特別な違和感を覚えることなくゲームを行うことができる。

【0569】

また、ステップS501の判定が満たされない場合、ステップS502に移り、エラー処理を実行する。このような場合となるのは、RBフラグがOFF（＝0）であるにも関わらず、RB図柄が揃ってしまうような場合が該当する。すなわち、何らかの不正な手段（例えば、ゴト行為）が行われたか、あるいはスロットマシン1に故障が生じたか、いずれかの場合に起こり得るものである。従って、エラー処理では、エラーランプ604の点灯や、その他前述のLED等にエラー発生を知らせる表示を行う。

30

【0570】

〔RBゲーム終了判定処理〕

続いて、前述の図71のステップS384のRBゲーム終了判定処理について図75を用いて説明する。なお、本実施形態のスロットマシンではRBの説明を割愛しているため、一般的なRBゲームの例として説明する。

40

【0571】

まず、ステップS551では、前述の図71のステップS382にてメダルの払い出しがあったことを受けて、RBゲーム中の累計払出枚数に当該ゲームの払出枚数を加算する。

【0572】

次にステップS552では、累計払出枚数が100枚を超えたかを判定する。このステップS552の判定が満たされない場合、ステップS554に移り、RBゲーム中の累計払出枚数を表示する（払出枚数表示LED612等に表示する。なお、累計払出枚数は表示用のLED等を別途設けてこれに表示するものとしてもよい）。

50

【0573】

また、ステップS552の判定が満たされると、ステップS556に移る。

【0574】

ステップS556では、RBゲーム中フラグをOFF(=0)にした後、RBゲーム終了判定処理を終了する。

【0575】

[演出動作の制御]

以上は、メイン基板409による制御の例であるが、スロットマシン1では、ゲームの進行にあわせて演出制御基板510により各種演出動作の制御を実行する。これはメイン基板409から出力される各種コマンド(情報コマンド、出力信号)に基づいて、演出制御基板510(主にCPU1118等)にて実行するものである。前述の通りメイン基板409から出力された各種コマンドは、一旦、RAM1122に記憶される。そして、当該コマンドに基づき、予め用意された演出態様を選択し、実行するものである。このような演出態様は、演出態様データテーブル(図示しない)としてROM1120内に格納されており、当該コマンドに対応する演出態様が複数用意されている。

10

【0576】

例えば、演出態様としては、当該ゲームのみで完結するもの(以下、単発演出態様という)や、複数のゲームにわたって行われるもの(以下、連続演出態様という)などが含まれる。このうち、単発演出態様には、当該当選フラグを示唆する演出(示唆演出、告知演出、詳細は後述)、メダルの払い出しを知らせる演出(払出演出、なお、払い出し枚数までを知らせる態様でもよい)などがある。

20

【0577】

示唆演出は、遊技者に当該当選フラグを直接的に知らせる演出(告知演出)とは異なり、当該当選フラグを間接的に知らせる演出のことをいう、例えば、当該当選フラグに該当する当選役の形、色などを表現した表示等を行うといったことである。また、示唆演出は、当該当選フラグがない場合(つまり、ハズレの場合)にも行われる。図65の番号「36」のハズレの場合には、BBが当選成立状態である限り、各リール301a, 301b, 301cをいかなるタイミングで停止操作しても、「7」図柄組み合わせが有効ライン上に揃うこととなる。

【0578】

告知演出は、例えば、図65の番号「3」～「29」の小役であった場合、「ベル確定」等、遊技者が当該ゲームでいずれの当選役となったかを明確に知ることができるものである。この演出は、特に上記ハズレなど遊技者にとって喜ばしい当選役(ハズレであれば「7」図柄組み合わせの入賞が確定し、メダルを大量に獲得できるため)について実行させるとより効果的である。すなわち、「7」図柄組み合わせの入賞が確定した際に、そのことを祝福する意味合いを持たせることができるからである。

30

【0579】

また、連続演出態様としては、通常状態中、BBゲーム等の遊技状態に対応したものがある。これらは、遊技状態がどのようになっているかを明確にするものであり、遊技者はこれらの演出(連続演出)が行われることにより、現在の遊技状態が通常状態中であるのか、BBゲーム中であるのか、といった区別を付けることが容易となる。

40

【0580】

以上の演出態様は、画像表示体500による画像の表示や、スピーカ512等による効果音の発生、LED装飾等による発光や点灯等、として実行させることができる。このような演出態様は、遊技者が長い時間ゲームを続けている場合など、退屈な印象を与えづることができるものである。なお、演出態様は、画像表示体500、スピーカ512、LED装飾等で実行されることに限られるものではない。例えば、画像表示体500に代えて、ELディスプレイ(Electroluminescence Display)や、ドットLEDを用いてもよい。さらに、キャラクタを模した人形や、可動可能な模型等や、サイドリール(例えば、各リールとは別の位置に配され、演出の一環として遊技

50

者の操作に因らずにその始動と停止を実行するもの）や、あるいは、ランプなどの照明（例えば、回転灯に代表される回転可能なライト等）を設けて各種演出を実行させるものとしてもよい。このような方法をとれば、液晶表示等を用いずとも遊技者を十分に楽しませることが可能である。

【0581】

〔セルフボーナスタイム〕

次に、停止操作ゲームにて停止表示可能とされた小役図柄組み合わせの停止表示を、遊技者による停止操作によって回避することにより「7図柄」の組み合わせの停止表示（有効ライン上に揃えること）を狙うことのできるセルフボーナスタイムについて詳述する。

【0582】

ここで、セルフボーナスタイムは、通常状態の一態様であるBBのフラグが当選成立状態にない一般中の状態にて、BBのフラグが当選されたとき（例えば、図65中の番号「1」が当選されたとき）にこれを契機として制御される遊技状態のことである。ただし、このセルフボーナスタイムには、目標ゲームとされるボーナスゲームの実行にかかる期待度は低いものの、遊技者による停止操作（リール停止ボタン211a, 211b, 211cを押す操作）によってはボーナスゲームが実行され得る遊技状態である低期待状態（眈々タイム）と、低期待状態よりもボーナスゲームの実行にかかる期待度が高い高期待状態とがある。

【0583】

〔低期待状態（眈々タイム）〕

まず、この実施の形態にかかる低期待状態とは、セルフボーナスタイムに突入してから（制御されてから）最初に制御される遊技状態のことであり、さらに言えば、特定の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が停止表示可能とされている停止操作ゲーム（内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれかであるゲームであり、以下、「チャンスゲーム」と称する）においても、その小役図柄組み合わせの種類がいずれであるのかを遊技者に示唆（報知）しない遊技状態のことである。したがって、低期待状態においては、目標ゲームとされるボーナスゲームの実行にかかる期待度は低い。ただし、目標ゲームの実行にかかる期待感をもって停止操作ゲームを繰り返し行うことのできる点で、目標ゲームの実行にかかる期待を一切持てない一般中（BBのフラグが当選成立状態にない遊技状態）での遊技とはその性質が大きく異なるものである。

【0584】

すなわち上述の通り、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、

- ・複数回の停止操作ゲームにわたってメダルが払い出される目標ゲーム（ボーナスゲーム）の実行契機となる「7図柄」の組み合わせ（特別図柄組み合わせ）、及び
- ・特定の小役非表示タイミング（非重複フラグ）が割り当てられ、該割り当てられた小役非表示タイミングにて遊技者による停止操作が行われたときにのみ上記「7図柄」の組み合わせが停止表示され得るようにする小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）を用意することとしている。

【0585】

そしてこのうち、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）については特に、

- ・上記「7図柄」の組み合わせをそれぞれ独自の停止タイミングが割り当てられた「赤7図柄」、「青7図柄」、「白7図柄」による27通りの組み合わせのいずれかとしてのみ機能させるような、それぞれ異なる小役非表示タイミング（非重複フラグ）が割り当てられた図65中の番号「3」～「29」の特定小役に一对一で対応付けされた27種類の小役図柄組み合わせ（27種類の「27分の26」択ベル）として用意するようにしている。これにより、27種類の小役図柄組み合わせのいずれが遊技者による停止操作の対象とされて停止表示可能とされるかによって、小役図柄組み合わせの停止表示が回避される小役非表示タイミング（非重複フラグ）、すなわち上記「7図柄」の組み合わせを有効ライン上に揃うように停止表示させることのできる停止タイミングが変化するようになる。

10

20

30

40

50

【0586】

また上述の通り、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、停止操作ゲームの実行に際し、図65中の番号「3」～「29」の中から1つの特定小役が抽選によって選出され得るように上記内部抽選を行うようにしている。すなわちこの場合、BBのフラグが当選成立状態とされた後は、内部抽選が行われる都度、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）の停止表示が回避される小役非表示タイミング（「7図柄」の組み合わせを有効ライン上に揃うように停止表示させることのできる停止タイミング）が秘密裏に変更され得るようになる。そして、このような内部抽選は、目標ゲームが行われるまでの一期間にて繰り返し実行されることとなり、これによって目標ゲームとされるボーナスゲームの実行にかかる期待度は低いものの、遊技者による停止操作（リール停止ボタン211a, 211b, 211cを押す操作）によってはボーナスゲームが実行され得る上記低期待状態に制御されることとなる。なお、この実施の形態の内部抽選では、図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれか1つの特定小役（「27分の26」択ベル）が約「1/13」の確率で選出されるようになっている。

10

【0587】

このように、停止表示可能とされている小役図柄組み合わせの種類が示唆（報知）されない低期待状態では、BBのフラグが当選成立状態とされた後（目標ゲームの実行契機となる「7図柄」の組み合わせが遊技者による停止操作によって停止表示可能となった後）も、「7図柄」の組み合わせが停止表示されるまでには確率的に相当のゲーム数の消化が必要とされるようになる。より具体的には、

20

- ・内部抽選にて図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出される確率（約「1/13」）。

- ・図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出されているチャンスゲーム（27種類の「27分の26」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）において、左リール301aに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われ、「7図柄」が有効ライン上に停止表示される確率（約「1/3」）。

- ・図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出されているチャンスゲーム（27種類の「27分の26」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）において、中リール301bに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われ、「7図柄」が有効ライン上に停止表示される確率（約「1/3」）。

30

- ・図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出されているチャンスゲーム（27種類の「27分の26」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）において、右リール301cに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われ、「7図柄」が有効ライン上に停止表示される確率（約「1/3」）。

等々、といった確率（低期待状態での図柄出現確率）から算出されるゲーム数の消化が必要とされるようになる。

【0588】

40

すなわちこの場合、目標ゲームの実行契機となる「7図柄」の組み合わせが遊技者による停止操作によって停止表示可能となった後の遊技条件（「7図柄」が有効ライン上に停止表示されること）が従来の遊技機よりも厳しくなることから、その分だけ、目標ゲームの実行契機となる「7図柄」の組み合わせが遊技者による停止操作によって停止表示可能となる前（BBのフラグが当選成立状態とされていない状態）の遊技条件（BBのフラグ当選確率）を甘くすることができるようになる。さらに言えば、従来のスロットマシンでの「遊技者がいかなるタイミングにて停止ボタンを操作したとしても遊技目標が達成され得ない遊技（徒労遊技）のみが行われる、いわゆる通常遊技状態」にこのような低期待状態を位置付けして用いることができるようになる。

【0589】

50

これにより、いかなるタイミングにてリール停止ボタン 2 1 1 a, 2 1 1 b, 2 1 1 c を操作したとしても上記「7 図柄」の組み合わせが有効ライン上に現れない状態にて停止操作ゲームを行わざるを得ないドキドキ感のない一般中の徒労遊技（目標ゲームの実行契機となる「7 図柄」の組み合わせを遊技者による停止操作によって有効ライン上に揃えることが可能となる前の状態）が長期にわたって継続して行われてしまうことを抑制することができるようになる。

【0 5 9 0】

なお上述の通り、この実施の形態では、B B のフラグ当選確率については、「6 5 5 3 6 分の 4 9 0 0」といった、確率上は、概ね 1 3. 4 ゲームを行うだけで B B のフラグが成立するような極めて高い当選確率に設定されている。この B B のフラグ当選確率は、当該低期待状態（「7 図柄」の組み合わせの停止表示待ち状態）において、上記「7 図柄」の組み合わせが有効ライン上に停止表示される上記図柄出現確率よりも高く設定されており、これによってより早い段階にて期待感のない一般中の状態から、停止操作ゲームにて停止表示可能とされた小役図柄組み合わせの停止表示を、遊技者による停止操作によって回避することにより「7 図柄」の組み合わせの停止表示を狙うことのできるセルフボーナスタイムに移行させることができるようになる。

10

【0 5 9 1】

また、このように内部抽選が行われる都度、小役図柄組み合わせ（「2 7 分の 2 6」択ベル）の停止表示が回避される小役非表示タイミング（停止表示可能とされる「7 図柄」の組み合わせ）が秘密裏に変更され得るようにしたことで、当該低期待状態においては、秘密裏に停止表示可能とされた特定の「7 図柄」の組み合わせ（「赤 7 図柄」、「青 7 図柄」、「白 7 図柄」による 2 7 通りの組み合わせのうちのいずれか 1 つ）を遊技者による停止操作によって停止表示できるか否かについての抽選処理的な要素を上記停止操作ゲームこれ自体が持つようになる。

20

【0 5 9 2】

これにより、遊技者は、目標ゲームの実行契機となる「7 図柄」の組み合わせが遊技者による停止操作によって停止表示可能となった後の当該低期待状態においては、スロットマシン 1 の処理結果に依存されない自己責任のもとで上記停止操作ゲームを繰り返し遊技することができるようになる。また、このように遊技者にとって自分自身の停止操作いかに目標ゲームが実行され易くなる斬新な遊技感を当該低期待状態において提供するようにしたことで、遊技者は、「7 図柄」の組み合わせが有効ライン上に停止表示されることを内に秘めた願いとして虎視眈々と狙って停止操作ゲームを行うようになり、これによって遊技興趣の低下が抑制されるようになる。

30

【0 5 9 3】

また、内部抽選によって毎回選出される特定小役（番号「3」～「2 9」）が高い確率にて変化するため、遊技者から見ていずれの特定小役（番号「3」～「2 9」）が選出され、ひいてはいずれの小役図柄組み合わせ（「2 7 分の 2 6」択ベル）が停止表示可能とされたのかわからないようになる。したがって、前回の内部抽選にて停止操作の対象とされた小役図柄組み合わせ（「2 7 分の 2 6」択ベル）とは異なる小役図柄組み合わせ（「2 7 分の 2 6」択ベル）に変更される確率のほうが、異なる小役図柄組み合わせ（「2 7 分の 2 6」択ベル）に変更されない確率よりも高くなるように行われることとなり、これによって遊技者にドキドキ感（例えば、このタイミングでの停止操作で良いのか、などというような不安感）が付与される上記セルフボーナスタイムとしての価値が確保されるようになる。

40

【0 5 9 4】

ここで、従来のスロットマシンでのいわゆる通常遊技状態は、例えば、「複数のゲームにわたって遊技者にメダルを多量に消費させる遊技状態」、さらに言えば「「7 図柄」の組み合わせが停止表示されたときに行われる上記目標ゲームの有利性（多量のメダルの払い出し）等との間での遊技バランスを図るべく、その代償としての犠牲（多量のメダルの消費）を遊技者に払ってもらふ遊技状態」といった位置付けとして用いられる。したがっ

50

て、低期待状態については、1回の停止操作ゲームが行われるときに遊技者に払い出されるメダルの期待値を、1回の停止操作ゲームを行うために遊技者が消費するメダル（の平均値）よりも低くしておくことが、従来のスロットマシンでの通常遊技状態に位置付けさせる上で重要である。この点、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、最も高い確率にて停止表示される「ベル図柄」が有効ライン上に揃っても、当該停止操作ゲームの実行に要したメダル数（3枚）よりも少ないメダル数（ここでは1枚）しか払い出されないようにしている。これにより、この実施の形態にかかる低期待状態では、遊技者に対してボーナスゲームの実行にかかるチャンスを与えつつも、停止操作ゲームを行うにつれて持ちメダルが減少する遊技性によって、従来のスロットマシンでの通常遊技状態として位置付けさせることができるようになる。

10

【0595】**[高期待状態]**

この実施の形態にかかる高期待状態とは、例えば低期待状態において所定の条件が満たされたときなどに移行制御される遊技状態のことであり、さらに言えば、特定の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）が停止表示可能とされている停止操作ゲーム（チャンスゲーム）においては、その小役図柄組み合わせの種類がいずれであるのかを遊技者に示唆（報知）する演出（示唆演出）が行われる遊技状態のことである。なお、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、低期待状態にあるときに主制御基板409側にて内部抽選が行われる都度、周辺制御基板750側にて、所定確率で高期待状態に移行する旨判断される移行判断処理を行うようにしている。そして、この移行判断処理にて高期待状態に移行する旨判断されたとき、周辺制御基板750側での処理を通じて上記示唆演出を行うようにすることで高期待状態に制御する。なお、この実施の形態では、高期待状態に制御されていることが遊技者側から認識可能となるように、画像表示体500の表示画面にて現れている演出画像（例えば、背景画像など）を、低期待状態に現れる演出画像とは異なるものとして表示するようにしている。

20

【0596】

したがって、高期待状態においては、特定の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）を停止表示可能とする特定小役（番号「3」～「29」）が主制御基板409側での内部抽選にて当選されさえすれば、周辺制御基板750が、その当選情報を取得して、該取得した当選情報に基づいて、停止表示可能とされている小役図柄組み合わせの種類がいずれであるのかを遊技者に示唆（報知）する演出（示唆演出）を行うようになる。したがって、遊技者は、その示唆演出をもとに、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるタイミングを目押しするように停止操作ゲームを行うだけで、「7図柄」の組み合わせを有効ライン上で揃えることができるようになり、目標ゲームとされるボーナスゲームを容易に行うことができるようになる。

30

【0597】

このような高期待状態では、「7図柄」を有効ライン上に揃えるために必要とされる確率のうち、低期待状態での停止操作ゲームに持たせられている抽選処理的な要素、すなわち

- ・図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選び出されているチャンスゲーム（27種類の「27分の26」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）において、左リール301aに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われ、「7図柄」が停止表示（有効ライン上に停止表示）される確率（約「1/3」）。

40

- ・図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選び出されているチャンスゲーム（27種類の「27分の26」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）において、中リール301bに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われ、「7図柄」が停止表示（有効ライン上に停止表示）される確率（約「1/3」）。

- ・図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選び出されているチャ

50

ンスゲーム（２７種類の「２７分の２６」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）において、右リール３０１ｃに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われ、「７図柄」が停止表示（有効ライン上に停止表示）される確率（約「１／３」）。

といった確率が上記示唆演出によって排除されるようになる。これにより、その排除された確率分（約「１／２７」）だけ低期待状態よりもボーナスゲームの実行にかかる期待度が高くなり、遊技興趣の向上を図ることができるようになる。

【０５９８】

なお、この実施の形態にかかる示唆演出は、画像表示体５００の表示画面にて画像表示させることにより行われる。また、「赤７」、「青７」、「白７」図柄の２７通りの「７図柄」の組み合わせのうち、上記小役の優先表示を受けない箇所にリール配置されている特定の「７図柄」の組み合わせ（停止表示可能とされる「７図柄」の組み合わせ）を、リール３０１ａ、３０１ｂ、３０１ｃの別に画像表示するようにすることで、停止表示可能とされている小役図柄組み合わせの種類がいずれであるのかを遊技者に示唆（報知）するようにしている。これにより、１つのＢＢフラグの成立によって停止表示可能となる本来は１種類の「７図柄」の組み合わせであるにもかかわらず、遊技者は、各リール３０１の小役の優先表示を受けない一部領域を直感的に認識して、「７図柄」の組み合わせが有効ライン上に停止表示されるように停止操作し易くなる。

【０５９９】

ただし、このようにボーナスゲームの実行にかかる期待度が高くされた当該高期待状態にあっては、低期待状態における停止操作ゲームのように、遊技者にドキドキ感（例えば、このタイミングでの停止操作で良いのか、などというような不安感）が付与される上記セルフボーナスタイムとしての価値を確保し難くなってしまう。

【０６００】

この点、この実施の形態にかかるスロットマシン１では、高期待状態に制御された後も、図６５中の番号「３」～「２９」のうちのいずれか１つの特定小役（「２７分の２６」択ベル）が約「１／１３」の確率で選出されるように上記内部抽選を行うようにしている。このような内部抽選を行うようにしたことで、示唆演出が行われている停止操作ゲーム（チャンスゲーム）にて、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるタイミングでの目押しに失敗した場合には、当該停止操作ゲームから、確率上は、概ね１２回の停止操作ゲームを新たに消化しないと、図６５中の番号「３」～「２９」の特定小役はいずれも当選されないようになる。

【０６０１】

すなわちこの場合、目押しに失敗した停止操作ゲームからの所定期間（概ね１２回の停止操作ゲームが消化されるだけの期間）は、ボーナスゲームへの実行にかかる期待度が高い高期待状態にあるにもかかわらず、「７図柄」の組み合わせが遊技者による停止操作の対象外とされて停止表示され得ないもとで上記停止操作ゲームを繰り返し行わざるを得ないペナルティ状態として制御されることとなる。これにより、遊技者は、所定の条件が満たされた後の高期待状態においても適度の緊張感をもって遊技するようになり、これによって遊技者にドキドキ感（例えば、このタイミングでの停止操作で良いのか、などというような不安感）が付与される上記セルフボーナスタイムとしての価値を確保することができるようになる。

【０６０２】

なお、この実施の形態にかかる高期待状態では、停止操作ゲームを行うにつれて持ちメダルが減少する上述の遊技性によって、上記ペナルティ状態を有効に機能させるようにしている。また、小役図柄組み合わせ（「２７分の２６」択ベル）の停止表示が回避される小役非表示タイミングが変更され得る上述の内部抽選の態様によって、次の目押し対象は、前回の失敗した目押し対象とは高い確率で異なるようになる。これにより、新たな目押し対象（色の異なる７図柄）をもとに停止操作しなければならなくなり、示唆演出が行われる停止操作ゲームを遊技者に行わせる都度、新たな緊張感を与えることができるように

なる。

【0603】

また、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、低期待状態にあるときに上記周辺制御基板750側にて行われる上記移行判断処理の結果によっては、所定数の停止操作ゲームが消化される所定期間だけ上記示唆演出が行われる高期待状態に制御するようにしている。すなわちこの場合、高期待状態にて所定数の停止操作ゲームが消化されたにもかかわらず、上記主制御基板409による内部抽選において図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれの特定小役も当選されず、ボーナスゲームの実行契機となる「7図柄」の組み合わせが停止表示（有効ライン上に揃って停止）されなかったときは、上記示唆演出が行われない低期待状態に移行制御されるようになる。これにより、期待度の高いこの
10
ような高期待状態に移行された後も、遊技者は、適度の緊張感をもって遊技するようになる。

【0604】

しかも、この実施の形態にかかる周辺制御基板750では、低期待状態にあるときに上記周辺制御基板750側にて行われる上記移行判断処理の結果によっては、高期待状態において示唆演出が行われるために（確率上）必要とされる停止操作ゲームの回数よりも少ない回数の停止操作ゲームが当該高期待状態にて消化（実行）されたことに基づいて高期待状態を終了させる場合がある。すなわちこの場合、遊技者は、上記主制御基板409による内部抽選において図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が当該高期待状態にある間に当選されることをドキドキしながら願うようになり、これによっ
20
て高期待状態での遊技に一筋縄ではいかない面白みを持たせることができるようになる。

【0605】

なお、この実施の形態では、高期待状態において示唆演出（チャンスゲーム）が行われるために（確率上）必要とされる停止操作ゲームの回数は、特定小役の当選確率（約「1／13」）との関係で約13回であると算出される。このため、これよりも少ない回数（例えば10回）の停止操作ゲームに限り高期待状態に制御するようにすることが高期待状態での遊技興趣の向上を図る上で望ましい。

【0606】

ただし、このような回数制限のある高期待状態にて、図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が当選されて、上記示唆演出が行われたもとでの停止操作ゲーム（チャンスゲーム）を行ったにもかかわらず、遊技者が、その示唆演出にて示されるタイミングでの目押しに失敗してしまうような場合もある。すなわちこの場合、「7図柄」の組み合わせは有効ライン上で揃わず、目標ゲームとされるボーナスゲームの実行が少なくとも次の停止操作ゲーム以降に持ち越されることになってしまう。そればかりか、本来はボーナスゲームの実行が行われたはずの当該高期待状態が、規定の回数分だけの停止操作ゲームの消化によってボーナスゲームが実行されることなく終了してしまう。そしてこの場合、低期待状態に制御されることから、ボーナスゲームは当分の間実行されなくなり、遊技興趣は著しく低下するようになる。特に、目押しの上手な上級者と、目押しの下手な初心者との間での大きな不公平感によって、初級者による遊技興趣の低下は計り知れないものになってしまう。
30
40

【0607】

そこで、この実施の形態の周辺制御基板650では、回数制限のある高期待状態にて、図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が1回でも当選されれば、当該高期待状態を当初定められた期間（例えば10回の停止操作ゲーム）よりも長い期間（例えば20回の停止操作ゲーム）存続させるようにしている。これにより、高期待状態において、遊技者が目押しに失敗し、「7図柄」の組み合わせの停止表示が次ゲーム以降に持ち越されたとしても、その後、図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が再び当選されれば、上記示唆演出が行われるようになる。このため、遊技者は安心して遊技を継続することができるようになり、これによって「7図柄」の組み合わせが停止表示可能とされてからの遊技状態としての有利性を確保することができるようにな
50

る。

【0608】

なお、この実施の形態では、回数制限のある高期待状態にて、図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が1回でも当選されれば、「7図柄」の組み合わせが有効ライン上にて停止表示されるまで、当該高期待状態を存続させるようにしている。これにより、停止操作ゲームが当初定められた規定回数（10回）行われた後の期間に図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかに当選された場合であっても、上記複数の小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）のいずれが上記遊技者による停止操作の対象とされたのかが必ず示唆されつつ上記停止操作ゲームが行われるようになる。

【0609】

また、高期待状態が存続される期間として当初定められる停止操作ゲームの回数については、低期待状態にあるときに上記周辺制御基板750側にて行われる上記移行判断処理の結果によっては、高期待状態において示唆演出が行われるために（確率上）必要とされる停止操作ゲームの回数（約13回）よりも多い回数（例えば20回や、無限回数など）に設定するようにしてもよい。すなわちこの場合、期待度の高い高期待状態としての安心感を確保することができるようになる。

【0610】

[遊技興趣を煽る連荘性に対する抑制制御]

ところで、このような期待度の高い高期待状態については、例えばボーナスゲーム中での抽選等にて所定の条件が満たされたときには、当該ボーナスゲームが行われた直後の1回目の停止操作ゲームから再び上記示唆演出が行われ得る高期待状態として制御するようにしてもよい。このような制御手法によれば、ボーナスゲーム中にも適度の緊張感を持たせて遊技させることができるようになることはもとより、ボーナスゲームが終了してから早い段階にて「7図柄」の組み合わせを有効ライン上にて停止表示させることが可能となり、これによって遊技興趣の向上を図ることができるようになる。

【0611】

ただし、このように概ね13回の停止操作ゲームを消化（実行）するだけで「7図柄」の組み合わせが示唆されてボーナスゲームが容易に行われるようになる期待度の高い高期待状態がボーナスゲームの終了した直後から継続してしまうと、ボーナスゲームの終了後すぐに（極端に言えば1回目の停止操作ゲームから）「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃ってしまうことにもなりかねず、この場合、遊技興趣を著しく煽ることとなってしまふ。

【0612】

そこで、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、ボーナスゲーム中に所定条件が満たされたときには、当該ボーナスゲームが行われた直後の1回目の停止操作ゲームから再び上記示唆演出が行われ得る高期待状態として制御するものの、最初の所定数の停止操作ゲームでは、「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃い得ないようにする緩衝期間を設けることとしている。これにより、ボーナスゲームの終了後すぐ、例えば1回目の停止操作ゲームから「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃ってしまうことを回避することができるようになり、著しい興奮状態など、精神的に負担をかけてしまうようなことがない適度のレベルで遊技興趣の向上を図ることができるようになる。

【0613】

なお、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、ボーナスゲームが行われた直後のボーナスのフラグは必ず不成立の状態となるように、当該ボーナスのフラグについての状態制御を主制御基板409側にて行うようにしている。これにより、約10分の1（番号「1」、「30」～「32」でBB当選するので、正確には65536分の6150）の確率にて、ボーナスのフラグが当選されるまでの期間（確率上、10回の停止操作ゲームが消化されるまでの期間）は、「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃い得ないようにする緩衝期間として機能するようになる。

【0614】

特に、この実施の形態では、ボーナスゲーム終了後の1回目の内部抽選にてボーナスのフラグが当選されたとしても、その停止操作ゲームでは、極めて高い確率（50%を上回る確率）にて「7図柄」の組み合わせは停止表示され得ないようにしている（図65中の番号1、31）。これにより、ボーナスゲームが行われた直後の1回目の停止操作ゲームにて「7図柄」が停止表示されてしまうことを好適に抑制することができるようになる。

【0615】

したがって、このようにボーナスゲームが行われた直後の1回目の停止操作ゲームから再び上記示唆演出が行われ得るようにした場合は、主制御基板409側にてボーナスのフラグが未だ成立していない状態であるにもかかわらず、周辺制御基板750が高期待状態に制御することとなる。

10

【0616】

[ボーナスチャンス告知演出]

また、この実施の形態にかかる低期待状態（眈々タイム）では、図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出されているチャンスゲーム（27種類の「27分の26」択ベルのいずれかが停止表示可能とされている状態）においては、リール301a～301cのうちの一部のみが停止表示されている上記停止操作ゲームの途中段階にて、当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行される可能性が未だ残されているか否かを遊技者に対して告知するようにしている（ボーナスチャンス告知演出）。

【0617】

すなわち、いま、チャンスゲームにおいて、左リール301aに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作（1回目の停止操作）が行われ、「7図柄」が有効ライン上に停止表示されたとする。すると、周辺制御基板750は、主制御基板409から左リール301aについての停止表示に関する情報（「7図柄」が停止表示された情報）を取得し、該取得した情報に基づいて、当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行される可能性が残された旨を遊技者に対して告知する。これにより、遊技者は、左リール301aが既に停止表示されている当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行され得ることを認識するようになる。こうして認識される時点で、小役非表示タイミングでの停止操作により中リール301bにて「7図柄」が停止表示される確率「1/3」と、小役非表示タイミングでの停止操作により右リール301cにて「7図柄」が停止表示される確率「1/3」との合算確率「1/9」にて、しかも遊技者自身の操作タイミング如何でボーナスゲームが実行されるため、期待度の高い演出となる。

20

30

【0618】

なお、上記ボーナスチャンス告知演出は、全てのリール301a～301cが回転表示状態にあるときは、今現在行っているゲームがたとえチャンスゲームであったとしても行われることなく、チャンスゲームであることでさえ秘密裏にされる。そして、左リール301aに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われた以降に、ボーナスチャンス告知演出が行われるようにしている。これにより、遊技者は、少なくとも左リール301aの停止操作を行う際は毎ゲームのように、今現在のゲームがチャンスゲームであるのではないかといった期待感を持って停止操作を行うことが可能となり、通常状態での興趣を維持することができる。

40

【0619】

次いで、中リール301bに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作（左リール301aに対する1回目の停止操作に続く、2回目の停止操作）が行われ、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が有効ライン上に停止表示されたとする。すると、周辺制御基板750は、主制御基板409から中リール301bについての停止表示に関する情報（小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が停止表示された情報）を取得し、該取得した情報に基づいて、当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行される可能性が残された旨を遊技者に対して告知する。これにより、遊技者は、左リール301aと中リ

50

ール301bとの2つのリールが既に停止表示されている当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行され得ることを認識するようになる。こうして認識される時点で、小役非表示タイミングでの停止操作により右リール301cにて「7図柄」が停止表示される確率「1/3」にて、しかも遊技者自身の操作タイミング如何でボーナスゲームが実行されるため、極めて期待度の高い演出となる。

【0620】

なお、上記では、左リール301aおよび中リール301bのいずれについても、これらに割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われて「7」図柄が停止表示されたときにボーナスチャンス告知演出を行っているが、これに限られない。例えば、小役非表示タイミングにて遊技者による停止操作が行われたか否かにかかわらず、左リール301aについての停止操作を行った（停止制御が行われた）結果として「7図柄」が停止表示された場合には、ボーナスチャンス告知演出を行うようにしてもよい。つまり、左リール301aが停止制御されたときに「7図柄」が停止表示された場合には、小役図柄組み合わせの停止表示が回避される可能性が残っているか否かにかかわらず、ボーナスチャンス告知演出が行われるようにしてもよい。

【0621】

ただし、左リール301aが停止制御されたのちに中リール301bが停止制御された際に行われるボーナスチャンス告知演出は、チャンスゲームにて小役図柄組み合わせの停止表示が回避されうるタイミングで左リール301aおよび中リール301bの両方の停止操作が行われた場合に限り、ボーナスチャンス告知演出を実行するようにすることが好ましい。

【0622】

このように、小役非表示タイミングにて遊技者による停止操作が行われたか否かにかかわらず、左リール301aについての停止操作を行った（停止制御が行われた）結果として「7図柄」が停止表示された場合には、全てのリール301a～301cが回転表示状態にあるときに左リール301aについての停止操作を行った際にボーナスチャンス告知演出が実行されたとしても、その信頼性は高いものではない。しかし、左リール301aに次いで中リール301bについての停止操作を行った際にボーナスチャンス告知演出が実行されると、右リール301cの停止操作如何でBB図柄の組み合わせが停止表示されることとなる。したがって、1ゲーム内で段階的にボーナスゲームが実行される可能性についての期待感が増幅するので、1ゲーム内でのゲームに変化を持たせることができ、興趣の低下を抑制できる。

【0623】

また、本実施形態では、チャンスゲームにおいて全てのリール301a～301cが回転表示状態にあるときに、左リール301aおよび中リール301bについて、これらに割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作が行われると、BB図柄の組み合わせが停止表示される可能性および小役図柄組み合わせが停止表示される可能性の両方が残される所謂ダブルテンパイ状態となる。このとき、ボーナスチャンス告知演出が行われると、右リール301cについての停止操作如何でボーナスゲームが実行されることを遊技者が把握することができる。すなわち、この場合に行われるボーナスチャンス告知演出は、遊技者による右リール301cの停止操作次第でボーナスゲームが実行されるといった、遊技者のプレイに依存した激熱演出として機能することとなる。なお、左リール301aおよび中リール301bについて、これらに割り当てられている小役非表示タイミングにて遊技者による停止操作が行われた場合にのみボーナスチャンス告知演出を行うことに限られず、割り当てられている小役非表示タイミングにて遊技者による停止操作が行われなかった場合であっても、BB図柄がテンパイ状態となったときには、ボーナスチャンス告知演出を実行するようにしてもよい。ただし、割り当てられている小役非表示タイミングにて遊技者による停止操作が行われなかった場合に実行されるボーナスチャンス告知演出は、右リール301cをいかなるタイミングで停止操作してもBB図柄の組み合わせが停止表示されないので、所謂ガセ演出となる。

【0624】

また次に、右リール301cに対して割り当てられている小役非表示タイミング（非重複フラグ）にて遊技者による停止操作（左リール301a、中リール301bに対する1、2回目の停止操作に続く、3回目の停止操作）が行われ、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が有効ライン上に停止表示されたとする。すると、周辺制御基板750は、主制御基板409から右リール301cについての停止表示に関する情報（小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が停止表示された情報）を取得し、該取得した情報に基づいて、当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行される可能性が残された旨を遊技者に対して告知する。すなわちこの場合、「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に停止表示され、ボーナスゲームが実行されることを告知するボーナス告知演出を実行することとなる。

10

【0625】

これにより、遊技者は、自分自身の停止操作いかんで目標ゲームが実行され易くなる低期待状態（眈々タイム）において、複数のリール（図柄列）のうちの一部のみが停止表示されている上記停止操作ゲームの途中段階にて、当該停止操作ゲームを契機として目標ゲームが実行される可能性が未だ残されているか否かを認識するようになる。すなわち、こうして遊技者に認識される時点では、抽選処理的な要素のうちの一部（停止表示されているリールに持たせられている抽選処理的な要素）が既にクリアされた状態にあることから、複数のリールが全て回転表示の状態にあるときよりも上記目標ゲームの実行可能性は実際に高くなっている。このような自らの停止操作によって上記目標ゲームの実行可能性が1回の停止操作ゲーム内で実際に変化するという、スロットマシン1の処理結果に依存されない遊技によって、遊技興趣の低下を抑制することができるようになる。また、回転表示の状態にある残りのリールに対しての停止操作を行うにあたり、遊技者は、いずれのタイミングにて停止操作を行うべきかを高い期待感と自己責任とのもとで考えることができるようになり、これによって停止操作ゲームとしての単調さを解消することができるようになる。

20

【0626】

なお、本実施形態では、上記ボーナス告知演出と右リール301cの停止制御とが相俟って、BB図柄の組み合わせが停止表示されたか否かについて、図柄の組み合わせまたは上記ボーナス告知演出のいずれによって知りうるかを、遊技者の判断により選択できる。詳しくは、右リール301cについての停止操作が行われたときに、当該停止操作が行われたのちに上記ボーナス告知演出を行うことによって、BB図柄の組み合わせが停止表示されたか否かについて、図柄の組み合わせまたは上記ボーナス告知演出のいずれによって知りうるかを、遊技者の判断により選択できる。ここで、全てのリール301a～301cのうち右リール301cのみが回転表示状態にあって且つBB図柄の組み合わせが停止表示される可能性が残されている場合、当該右リール301cを視認しつつ停止操作を行う遊技者もいれば、回転している当該右リール301cを視認することなく停止操作を行う遊技者もいると考えられる。なぜなら、全てのリール301a～301cのうち右リール301cのみが回転表示状態にあって且つBB図柄の組み合わせが所謂テンパイ状態である場合、右リール301cについての停止操作のタイミング如何でBB図柄の組み合わせが停止表示されるからである。例えば、自らの力でボーナスゲームを発生させたといった実感を味わいたい遊技者であれば、回転している右リール301cを視認しつつ停止操作を行うと考えられ、運を天任せにしたいという遊技者であれば、回転している右リール301cを視認することなく停止操作を行うと考えられる。

30

40

【0627】

ところで、本実施形態のスロットマシン1は、上述したとおり、最後に停止操作される右リール301cを除く他の左リール301aおよび中リール301bについての停止操作が、当選成立している小役フラグに対応する小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるタイミングで行われると、右リール301cについての停止操作次第でBB図柄の組み合わせおよび小役図柄組み合わせのいずれもが停止表示可能な所謂ダブルテンパイ状態

50

となるように、左リール301aおよび中リール301bについての停止制御が行われる。そして、BB図柄の組み合わせがテンパイ状態となった場合に、唯一回転表示状態にある右リール301cについての停止操作が行われたとき、右リール301cの停止ボタン211cの押下が行われている限りボーナス告知演出を実行することなく、当該右リール301cの停止ボタン211cの押下が解除されたのちに、ボーナス告知演出を実行するようにした。これにより、例えば、停止表示された図柄組み合わせに基づいてボーナスゲームが実行されるか否かを知りたい遊技者であれば、右リール301cについての停止ボタン211cの押下を解除する前に、停止表示された図柄組み合わせを視認することによって、ボーナスゲームが実行されるか否かを知ることができる。この場合、ボーナスゲームが実行されることを、例えば隣の遊技機で遊技を行っている遊技者など自分以外の他の者に知られる前に、自らが先に知ることができる。また、例えば、停止表示された図柄組み合わせを視認する勇気のない遊技者、または、運を天任せにして演出により喜びを感じたい遊技者であれば、最後に停止操作される右リール301cについての停止ボタン211cの押下を解除したのち、ボーナス告知に基づいて、ボーナスゲームが実行されるか否かを知ることができる。

10

【0628】

このようにして、複数のリール301a～301cのうち最後に停止操作される右リール301cを除く他のリール（右リール301cおよび中リール301b）が停止表示状態となったときに依然としてBB図柄の組み合わせが停止表示される可能性がある場合に、唯一回転表示状態にある右リール301cについての停止操作が行われたとき、ボーナスゲームが生起するか否かを、停止表示された組み合わせに基づいて知るようにするか、ボーナス告知演出により知るようにするかを、遊技者の意思によって、選択的に最初に知ることが可能となる。

20

【0629】

なお、この実施の形態にかかる周辺制御基板750では、遊技者が、「7図柄」の組み合わせが停止表示されることを内に秘めた願いとして虎視眈々と狙って遊技するようになる当該低期待状態（眈々タイム）においては、スピーカ201a、201bを通じて、例えば以下のような告知音を出力することで上記ボーナスチャンス告知演出を行うようにしている。

【0630】

30

- ・右リール301cにて小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が有効ライン上に停止表示されたとき、何らかの動物が草むらに潜んでいるかのような音（例えば「ガサガサ！」）を出力する。
- ・中リール301bにて小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が有効ライン上に停止表示されたとき、何らかの動物がうなり声を上げたような音（例えば「ウー！」）を出力する。
- ・右リール301cにて小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が有効ライン上に停止表示されたとき、何らかの動物の正体が虎であり、こちらに向かって襲い掛かってくることが認識できるような音（例えば「ガオォ！」）を出力する。

【0631】

40

このようなボーナスチャンス告知演出によれば、停止操作ゲームにおける抽選処理的な要素がクリアされるにつれて演出対象となる動物（虎）が近づいてくるような演出が行われるため、「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に停止表示されることを虎視眈々と狙って遊技する者に対し、ボーナスゲームが実行される確率が高くなっていることを直感的にイメージさせることができるようになる。なおこの場合、画像表示体500の画面においても、告知音に合わせて、草むらや虎の画像を表示するようにすることが望ましい。また、各リールにて小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで「7図柄」が有効ライン上に停止表示されなかったときには、何らの告知も行わないようにすることが望ましい。仮に、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちでの停止操作が失敗された旨の告知を行ってしまうと、遊技興趣の低下が避けられなくなってしまうため、こうし

50

たチャンスゲームが行われていたこと自体が認識されないように、何らの演出も行わないようにすることが望ましい。

【0632】

また近年は、雑誌等により開示されている演出の仕組みを熟知して遊技する者が多くなってきており、このような遊技者にとっての演出とは、例えば大当たりに当選されていないにもかかわらず、遊技者を騙すために複数の異なる信頼度の演出パターンをわざわざ用意して大当たりに当選されている旨の虚偽予告を行うものでしかない。このため、遊技者の中には、こうした虚偽の演出が行われることに不快を感じるような者も多いが、このようなボーナスチャンス告知演出によれば、ボーナスゲームの実行可能性が実際に高くなっていることが遊技者に対して告知されるため、遊技興趣の向上を適切に図ることができるようになる。

10

【0633】

なお、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、ボーナスのフラグが未だ成立しておらず、「7図柄」が停止表示され得ない状態にあるときには、仮に図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出されている停止操作ゲームにおいて、上記小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）の停止表示が回避されたとしても、このようなボーナスチャンス告知演出を行わないようにしている。すなわち上述の通り、このボーナスチャンス告知演出とは、「7図柄」の組み合わせの停止表示を虎視眈々と狙う低期待状態（眈々タイム）において、ボーナスゲームの実行可能性が実際に高くなっていることを遊技者に対して告知するものであり、ボーナスのフラグが未だ成立していない状態ではこうした演出の趣旨（思想）に沿うような状況ではないためである。

20

【0634】

[ボーナスチャンス告知演出としての作用効果に実効性を持たせる制御]

ところで、このように抽選处理的な要素が持たされた上記停止操作ゲームの途中にて上記ボーナスチャンス告知演出を行ったとしても、遊技者が、ボーナスチャンス告知演出が行われたことを認識して未だ回転表示の状態にある残りのリールを停止操作しなければ、結局は、3つのリール301を適宜のタイミングで順次に停止操作するだけの単調な遊技になってしまう。すなわち、遊技者は通常、停止操作ゲームの回転率（単位時間当たりの消化数）を上げるために3つのリール301に対しての順次の停止操作を極めて早い一連の操作として終了させてしまうため、こうしたボーナスチャンス告知演出が行われる時点では全てのリール301に対しての停止操作が終了してしまっている（若しくは、勢いあまって残りのリールに対しても停止操作してしまう）可能性がある。そしてこの場合、遊技者は、こうしてボーナスゲームの実行可能性が実際に高くなっていることを認識しながら高い期待感をもって停止操作ゲームを行うことができなかったことに逆に不満感を覚えかねない。

30

【0635】

そこで、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、回転表示の状態にある3つのリール301のうちの1つが停止操作された結果、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）の停止表示が回避されるかたちでの停止操作（小役非表示タイミングでの停止操作）によって上記目標ゲーム（ボーナスゲーム）の実行可能性が残されたときにはその時点（3つのリール301のうちの一部のみが停止表示されている停止操作ゲームの途中段階）で、例えば、未だ回転表示の状態にあるリールに対しての遊技者による停止操作を所定期間だけ無効とし、当該停止操作ゲームの進行を所定時間だけ強制停止させることなどによって、同停止操作ゲームの進行を鈍らせるようにしている。これにより、「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃う可能性が残されたことを認識する時間や、回転表示の状態にある残りのリールに対しての停止操作を行うにあたり小役非表示タイミングとの関係でいずれのタイミングを意図して停止操作すべきかを高い期待感と自己責任とのもとで考えることのできる時間（シンキングタイム）を遊技者に対して確実に提供することができるようになる。

40

【0636】

50

また、このような制御によれば、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）の停止表示を上記遊技者による停止操作によって回避して上記「7図柄」の組み合わせの停止表示を狙うことのできる上記セルフボーナスタイムとしての遊技価値が確保されるようになる。また、遊技者は、ボーナスチャンス告知演出が行われるときは、ボーナスゲームの実行可能性が実際に高くなっていることをより確実に認識することができるようになり、これによって高い期待感をもって停止操作ゲームを行うことのできる上記ボーナスチャンス告知演出としての作用効果に実効性を持たせることができるようになる。

【0637】

なお、この実施の形態では、上記チャンスゲームにおいて回転表示の状態にある3つのリール301のうちの1つが停止操作されたときは、主制御基板409（主制御MPU）が、小役図柄組み合わせ（「27分の26」択ベル）の構成要素となる図柄の有効ライン上での停止表示が回避されて上記目標ゲーム（ボーナスゲーム）の実行可能性が残されたか否かを判断する。この判断の時点では、当該停止操作ゲームにおいて未だ停止操作されていないリール停止ボタンを含めて、いずれのリール停止ボタンの押下操作も受け付けられない状態（停止操作無効状態）に制御されている。

10

【0638】

そしてこの結果、目標ゲーム（ボーナスゲーム）の実行可能性が残されていない旨判断したときは、該判断に基づいてすぐに未だ停止操作されていないリール停止ボタンの押下操作が受け付けられる待ち受け状態に制御する。したがってこの場合、未だ停止操作されていないリール停止ボタンが押下操作（停止操作）されれば、該当するリール停止ボタンからの検出信号が主制御I/Oポートを介して当該主制御MPUに入力される。そして、該入力された検出信号に基づいて該当するリール停止ボタンの押下操作が受け付けられ、未だ回転表示の状態にあった残りのリールのうちの上記押下操作が受け付けられたリール停止ボタンに対応するリールが停止表示されることとなる。

20

【0639】

これに対し、目標ゲーム（ボーナスゲーム）の実行可能性が残されている旨判断したときは、該判断に基づいて未だ停止操作されていないリール停止ボタンの押下操作が受け付けられる待ち受け状態への制御を、上記実行可能性が残されていない旨判断したときよりも所定時間だけ待って行うようにしている。なお、こうして待機される所定時間（押下操作が受け付けられない状態）では、未だ停止操作されていないリール停止ボタンが押下操作（停止操作）されたとしても、該当するリール停止ボタンからの検出信号は主制御MPUに入力されない（より正確には、検出信号に基づいてリール停止ボタンの停止操作があったか否かの判断が行われず）。すなわちこの場合、停止操作の待ち受け状態への制御は、上記待機した所定時間分だけ（すぐに制御する上記場合と比較して）遅延して行われることとなり、これによって当該停止操作ゲームの進行が所定時間だけ強制停止されるようになり、ひいては同停止操作ゲームの進行を鈍らせて上記シンキングタイムを提供することができるようになる。

30

【0640】

さらに、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれかであるゲームにおいて、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるタイミングで左リール301a～301cの停止操作が行われたとしても、BBフラグが当選成立していない場合には、BB図柄の組み合わせが停止表示されることがない。

40

【0641】

しかしながら、本実施形態のスロットマシン1では、BBフラグが当選成立していなかったとしても、内部抽選の結果が図65に示す番号「3」～「29」のうちいずれかであるゲームにおいて小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるタイミングで左リール301aまたは／および中リール301bの停止操作が行われた場合には、ボーナスチャンス告知演出が実行される。

【0642】

この場合、ボーナスチャンス告知演出が実行され（すなわち小役図柄組み合わせの停止

50

表示が回避される可能性がある旨が告知され)、且つ、小役図柄組み合わせの停止表示が回避されるかたちで右リール301cについての停止操作が行われたにもかかわらず、B B図柄の組み合わせが停止表示されないといった事態が生じうる。

【0643】

そこで、本実施形態のスロットマシン1では、小役示現回避可能ゲームにおいて小役図柄組み合わせの示現が回避される態様で停止操作が行われたにもかかわらず、大賞フラグが当選成立していない状態であるがために大賞図柄組み合わせが示現されなかった場合には、上記の高期待状態に移行させることで遊技者を救済する救済処理を行うようにした(救済処理手段)。これにより、次ゲーム移行のチャンスゲームにおいて遊技者に与える落胆を軽減することができ、興趣の低下を抑制できる。

10

【0644】

[セルフチャンス予告演出]

また、この実施の形態にかかる低期待状態(眈々タイム)では、小役図柄組み合わせの停止表示を回避することにより「7図柄」の組み合わせが停止表示可能とされたもとの停止操作ゲーム(チャンスゲーム)に際し、遊技者による停止操作のタイミングによっては「7図柄」の組み合わせが停止表示され得る状態にある旨が示唆されるセルフチャンス予告演出を実行するようにしている。

【0645】

すなわち、いま、ボーナスのフラグが成立状態にある低期待状態において、遊技者によって始動レバー210が操作(開始操作)されるとともに、該操作に基づいて行われる内部抽選にて図65中の番号「3」～「29」のうちのいずれかの特定小役が選出されたとする。すると、周辺制御基板750は、主制御基板409からその内部抽選についての結果情報を取得し、該取得した情報(特定小役が選出された情報)に基づいて、遊技者による停止操作によっては目標ゲーム(ボーナスゲーム)の実行契機となる「7図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃う状態にある旨を示唆(報知)する演出音をスピーカ201a、201bを通じて出力する。

20

【0646】

すなわちこの場合、遊技者は、複数のリール301a、301b、301cのいずれもが回転表示の状態にあるときから、遊技者による停止操作のタイミングによっては、当該停止操作ゲームを契機として目標ゲーム(ボーナスゲーム)が実行される可能性があることを認識することとなる。したがって、遊技者は、抽選処理的な要素を持った当該停止操作ゲームにおける最初のリール(リール停止ボタン)に対する停止操作時から上記小役非表示タイミングとの関係で意図された特定のタイミングを狙って停止操作することができるようになり、これによって期待感のない停止操作ゲームのみが繰り返し行われてしまうことを抑制することができるようになる。

30

【0647】

なお上述の通り、この実施の形態にかかるリール制御では、上記チャンスゲームにおいて、1回目の停止操作(例えば左リール301aに対する停止操作)や、2回目の停止操作(例えば中リール301bに対する停止操作)において、小役図柄組み合わせ(「27分の26」択ベル)についての停止表示の回避(より正確には、小役非表示タイミングを狙っての「7図柄」の有効ライン上での停止表示)に遊技者が失敗した場合には、「7図柄」の組み合わせはテンパイしないようにしている。ただし、少なくともチャンスゲームにおいては、遊技者による停止操作にかかわらず「7図柄」の組み合わせが「50%」を上回るような高い確率(好ましくは常に)でテンパイするようにリール制御することが、遊技興趣の低下を抑制する上でより望ましい。

40

【0648】

すなわちこの場合、セルフチャンス予告演出が行われた停止操作ゲームにおいては、1回目や2回目の停止操作にて小役図柄組み合わせ(「27分の26」択ベル)についての停止表示の回避に失敗していたとしても、最初の2つのリールにおいては「7図柄」の組み合わせの構成図柄としての「7」が有効ライン上に停止表示されるようになる(ただし

50

実際には、最初の２つのリールが停止操作された時点で、「７図柄」の組み合わせが停止表示される可能性はなくなる）。したがって、遊技者側から見れば、最初の２つのリールにていかなるタイミングにて停止表示されたとしても、最後の停止操作（例えば右リール３０１ｃに対する停止操作）が行われるまでは「７図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃うことを期待することができるようになる。これにより、期待感のない停止操作ゲームのみが繰り返し行われてしまうことをより好適に抑制することができるようになる。

【０６４９】

しかも、この実施の形態では、ボーナスチャンス告知演出が停止操作ゲームの途中にて行われたときに上記ボーナスゲーム（目標ゲーム）の実行される可能性が実際に残されている演出信頼度（ボーナスチャンス告知演出の信頼度）よりも、セルフチャンス予告演出が停止操作ゲームに際して行われたときに「７図柄」の組み合わせが実際に停止表示され得る状態にある演出信頼度（セルフチャンス予告演出の信頼度）のほうが低くなるようにしている。

【０６５０】

より具体的には、この実施の形態にかかるボーナスチャンス告知演出の信頼度は「１００％」であるのに対し、セルフチャンス予告演出の信頼度は「５０％」よりも低い確率となるようにしている。すなわち、この実施の形態にかかる周辺制御基板７５０は、主制御基板４０９から取得された上記内部抽選についての結果情報が「特定小役が選出されなかった情報」であった場合、該結果情報の取得に基づいて、セルフチャンス予告演出を行うか否かについての判断処理（所定確率にてセルフチャンス予告演出を行う旨判断される抽選処理）を行う。そして、該判断処理にてセルフチャンス予告演出を行う旨判断されたときには、実際には「７図柄」の組み合わせが停止表示され得ないにもかかわらず、遊技者による停止操作によっては目標ゲーム（ボーナスゲーム）の実行契機となる「７図柄」の組み合わせが有効ライン上に揃う状態にある旨を示唆（報知）する演出音を出力するようにしている。

【０６５１】

このように、上記停止操作ゲームに先立って行われる上記セルフチャンス予告演出としての演出信頼度を低くしておくことで、停止操作ゲームが行われる都度、高い確率（高い頻度）にてセルフチャンス予告演出を行うことができるようになり、これによって停止操作を行うだけの停止操作ゲームを長期にわたって行わざるを得ないような期待感のない状況が継続してしまうことを抑制することができるようになる。またその一方で、停止操作ゲームの途中段階（セルフチャンス予告演出よりも後のタイミング）にて行われる上記ボーナスチャンス告知演出としての演出信頼度についてはこれを高くするようにしている。したがって、上記セルフチャンス予告演出が行われた停止操作ゲームでは、同予告演出が行われただけでは期待感があまり持てないものの、その途中段階にて演出信頼度の高い上記ボーナスチャンス告知演出が行われるか否か、といったことに注目するようになる。これにより、低期待状態において期待感を持たせる演出を高い頻度にて実行することによって何度も繰り返し行われる複数回の停止操作ゲームにわたって期待感を継続的に提供しつつも、適度な緊張感の中で上記複数のリールに対しての停止操作を順次に行わせることができる上記セルフボーナスタイムとしての遊技価値を好適に確保することができるようになる。なお、このような作用効果は得られないものの、セルフチャンス予告演出の信頼度についてもこれを「１００％」とすることは可能である。この場合、セルフチャンス予告演出が行われたもとの停止操作ゲームにて遊技者に高い緊張感を持たせることができるようになる。

【０６５２】

ところで、上述した実施形態（発明を実施するための最良の形態）に記載の遊技機からは、以下の技術思想を抽出できる。なお、以下の各技術思想は単独で、若しくは、適宜組み合わせられて備えられている。また、以下の各技術思想は、本実施形態を技術思想として表現しているため、本実施形態に記載の用語を上位概念化された用語で表現するとともに、この上位概念化された用語に対応する本実施形態に記載の用語を括弧内に記載している

。

【0653】

[技術思想]

本技術思想の遊技機は、

複数種類の図柄が付された回転表示体を複数有し、該回転表示体に付された図柄を回転表示可能な図柄表示手段と、

前記複数の回転表示体に付された図柄の回転表示を開始させるスタート操作手段と、

複数のフラグのうち一または二以上のフラグについての当選成立にかかる抽選を行う抽選手段と、

前記複数の回転表示体に対応して設けられ、回転表示状態にある当該複数の回転表示体のそれぞれを、外部操作によって個々に停止させる停止操作手段と、

前記停止操作手段による外部操作に基づいて、前記複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせとして当選成立状態にあるフラグに対応する図柄組み合わせが示現されるように、当該複数の回転表示体の停止制御を行う停止制御手段と、

示現された前記複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせに応じて、1ゲームの結果としての賞を付与しうる賞付与手段と、

常には当選成立状態となりうる大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせが示現されたことに基づいて、前記賞が付与されうるゲームが複数ゲームにわたって行われることによりゲームの進行に伴って遊技媒体が漸増する大賞期間を生起させる大賞期間生起手段と、

前記大賞フラグが当選成立しているか否かにかかわらず、前記大賞期間が生起しないように、前記外部操作がいかなる態様で行われたとしても、複数の小役フラグに対応する複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかが示現される大賞期間非生起ゲーム、

および、前記複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかの組み合わせの示現を可能とし且つ当該示現可能とされる小役図柄組み合わせを秘密裏に変更可能とするとともに、当該小役図柄組み合わせの示現が回避される態様で前記外部操作が行われた場合に、前記大賞図柄組み合わせが示現されうる大賞期間生起可能ゲーム、

を実行可能とし、ゲームの進行に伴って遊技媒体が漸減する通常ゲーム状態でありながらも、前記外部操作の態様如何で、前記外部操作が行われるに際して前記複数の回転表示体の停止の目標とされる前記大賞図柄組み合わせの示現を実現する常勝惹起実現手段と、

前記外部操作の態様如何で前記大賞期間が生起しうる前記大賞期間生起可能ゲームにおいて、前記大賞期間が生起する可能性がある旨を告知しうる大賞期間生起チャンス告知手段と、を備え、

前記常勝惹起実現手段は、

前記小役図柄組み合わせの示現が回避される態様で前記外部操作が行われたとしても、前記大賞フラグが当選成立していない場合には前記大賞図柄組み合わせが示現されることなく、前記大賞フラグが当選成立している場合に限り、前記大賞図柄組み合わせが示現されるゲームを、大賞期間生起可能ゲームとして実行し、

前記大賞期間生起チャンス告知手段は、

回転表示状態にある前記回転表示体についての前記外部操作が行われるにあたり、前記大賞図柄組み合わせが示現される可能性がある旨の期待感を与えるべく、少なくとも、前記複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体についての前記外部操作が行われた以降に、前記大賞期間が生起する可能性がある旨を告知しうる

ことを特徴とする。

【0654】

上記技術思想に記載の遊技機は、複数種類の図柄が付された複数の回転表示体（各リール301a, 301b, 301c）を有しており、該回転表示体は、遊技媒体（例えばメダルまたはパチンコ球）が投入されたのちにスタート操作手段（始動レバー210）を介してスタート操作されると、図柄表示手段（図柄変動表示装置300）にて回転表示される。そして、回転表示されている回転表示体は、停止操作手段（リール停止ボタン211a, 211b, 211c）を介した停止操作（外部操作）が行われると、停止制御手段（

主制御基板 409 に配備されるメイン CPU による処理としてのステップ S5) により回転表示体の停止制御が行われる。なお、停止操作手段は複数の回転表示体のそれぞれに対応して設けられており、外部から停止操作（外部操作）が行われると、該停止操作が行われた停止操作手段に対応する回転表示体の停止制御が行われる。ここで、停止操作は、例えば遊技者によって遊技機に対して外部から行われた操作である。停止操作が行われなくとも、回転表示体の回転表示が開始されてから所定時間が経過したのちに回転表示体の停止制御が行われる遊技機もあるが、ここでは、回転表示している回転表示体が、停止操作によって停止制御されるものであれば足りる。

【0655】

ところで、回転表示されている回転表示体の停止制御は、上記停止操作だけでなく、抽選手段（主制御基板 409 に配備されるメイン CPU による処理としてのステップ S3）による抽選結果にも基づいて行われる。すなわち、抽選手段は複数のフラグのうち一または二以上のフラグについての当選成立にかかる抽選を行うが、回転表示されている回転表示体は、停止操作が行われたタイミングで即座に停止するのではなく、当選成立したフラグに基づいて、停止操作が行われてから所定時間内に停止表示されるように停止制御が行われる。例えば、何らかのフラグが当選成立し、停止操作が行われたときに当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせを示現することが可能であれば、回転表示体は、当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせが示現されるように停止制御される。そして、全ての回転表示体が停止制御されたときに示現された、複数の回転表示体を跨る図柄の組み合わせに応じて、1 ゲームの結果としての賞が、賞付与手段（主制御基板 409 に配備されるメイン CPU による処理としてのステップ S336、ステップ S342、ステップ S352、ステップ S372、ステップ S382 等）によって付与されうる。賞付与手段によって付与されうる賞は、例えば上述した遊技媒体または遊技媒体を投入することなく次ゲームを実行できる権利（再遊技）である。

【0656】

一方、何らかのフラグが当選成立していたとしても、停止操作が行われたときに当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせを示現することができなければ、回転表示体は、当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせが示現されないかたちで停止制御される。なお、「図柄組み合わせ」とは、複数の回転表示体を跨って例えば有効ライン上に形成される（示現される）図柄の組み合わせである。また、上記抽選手段による抽選の結果にはハズレが含まれていることが一般的であるが、抽選手段による抽選にて何らかのフラグが当選成立したとしても、停止操作が適正に（例えば適正なタイミングまたは適正な押し順で）行われな限り当該当選成立したフラグに対応する図柄組み合わせが示現されない態様であれば、必ずしもハズレが含まれている必要はない。

【0657】

そして、全ての回転表示体が停止制御されたときに、大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせ（BB の図柄組み合わせ）が示現されたことに基づいて、上記賞付与手段によって賞が付与されうるゲームが複数のゲームにわたって行われる大賞期間（ボーナスゲーム）が大賞期間生起手段（主制御基板 409 に配備されるメイン CPU による処理としてのステップ S312 またはステップ S322）によって生起される。この大賞期間は、賞が付与されうるゲームが複数ゲームにわたって行われることから、ゲームの進行に伴って遊技媒体が漸増しうる期間であり、一般的にはボーナスゲームと称され、大量の遊技媒体を遊技者が獲得しうる期間である。遊技者は、この大賞図柄組み合わせが示現されることを目標として、複数の回転表示体の停止操作を行うこととなる。

【0658】

また、大賞フラグは常には当選成立状態となりうるフラグである。「常には当選成立状態となりうる」とは、ゲーム毎に行われる上記抽選手段による抽選にて大賞フラグが当選成立する確率が、例えば遊技媒体としてのメダル の貸し出しを 1 回受けたときに当該 1 回の貸し出しで行いうるゲーム数内で大賞フラグが当選成立しうる程度の確率であるような場合が相当する。そして、大賞フラグが一旦は当選成立すると、当該大賞フラグに対応す

る大賞図柄組み合わせが示現されるまで当該大賞フラグが維持されることから、大賞フラグは常には当選成立状態となりうる。

【0659】

ところで、大賞期間は大賞フラグが当選成立しない限り生起することがないため、従来の遊技機であれば、大賞フラグが当選成立していない単調なゲームを延々と行わなければならない場合が生じうる。この点、上記遊技機では、ゲームの進行に伴って遊技媒体が漸減する通常ゲーム状態でありながらも、遊技者によって行われる停止操作の態様如何で大賞図柄組み合わせの示現を実現しうる常勝惹起実現手段（主制御基板409）を備えることによって単調なゲームが延々と続くことが抑制し、遊技者の興味を引き起こすようにされている。すなわち、大賞期間が生起するか否かについて遊技機側に一方的に決定されるのではなく、遊技者自らの停止操作の態様如何で大賞期間の生起が実現されうるのである。結果的に長期間にわたって大賞期間が生起しなかったとしても、ゲームが実行される毎の停止操作に緊張感が漂うことから、単調なゲームが延々と続くことを抑制できる。

10

【0660】

ここで、常勝惹起実現手段は、大賞フラグが当選成立していたとしても、当該大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせが示現されることのない（すなわち、大賞期間が生起することのない）大賞期間非生起ゲーム（内部抽選の結果が図65に示す番号「1」、「2」および「30」～「35」のうちいずれかであるゲーム）と、回転表示体の停止操作如何で大賞ゲームが生起する大賞期間生起可能ゲーム（チャンスゲーム）と、を実行可能となっている。

20

【0661】

大賞期間非生起ゲームでは、停止操作がいかなる態様で行われたとしても（例えば、停止操作がいかなるタイミングまたはいかなる押し順で行われたとしても）、複数の小役フラグに対応する複数の小役図柄組み合わせのうちいずれかが常に示現される。具体的には、いかなるタイミングで各回転表示体の停止操作が行われたとしても、上記複数の小役フラグが重複して当選成立している限り、当該重複して当選成立している複数の小役フラグのそれぞれに対応する複数の小役図柄組み合わせのうち、いずれか一の小役図柄組み合わせが常に上述した有効ライン上に示現されるように、小役図柄組み合わせを構成する小役図柄が各回転表示体に付されている。そしてこれに加えて、停止制御手段は、大賞フラグと小役フラグとが同時に当選成立している場合に、大賞フラグに対応する大賞図柄組み合わせよりも小役フラグに対応する小役図柄組み合わせが優先して示現されるように、回転表示体の停止制御を行う。これらにより、上記複数の小役フラグが重複して当選成立している限り、いかなるタイミングで各回転表示体の停止操作が行われたとしても、当該当選成立している複数の小役フラグのそれぞれに対応する複数の小役図柄組み合わせのうち、いずれかの小役図柄組み合わせが常に示現されることとなり、大賞図柄組み合わせが示現されることがない。なお、抽選手段は、小役フラグが当選成立するときは、常に複数の小役フラグが重複して当選成立するように抽選を行う。また、小役図柄組み合わせは、小役図柄組み合わせが示現されたことを遊技者が一見して把握できるような例えばゼロ目である必要はなく、一見しただけではハズレ目のような例えばバラケ目であっても良い。

30

40

【0662】

一方、大賞期間生起可能ゲームでは、上記複数の小役図柄組み合わせのうち、少なくともいずれか一の小役図柄組み合わせに対応する小役フラグを非当選成立状態とすることで、当選成立状態にある小役フラグに対応する小役図柄組み合わせの示現が回避されるかたちで停止操作が行われた場合に限り、大賞図柄組み合わせが示現されうる。すなわち、大賞期間生起可能ゲームでは、遊技者による停止操作如何で、大賞図柄組み合わせが示現され、ひいては、大賞期間が生起することとなる。そして、上記複数の小役フラグのうち非当選成立状態とされるフラグは、ゲームが行われる都度、秘密裏（非当選成立状態とされる小役フラグが外部（例えば遊技者）から把握できないよう）に変更されうる。なぜなら、大賞期間生起可能ゲームにて非当選成立となる小役フラグが毎ゲーム一定であるとする

50

と、当該非当選成立となる小役フラグに対応する小役図柄組み合わせが示現されるように狙って停止操作が行われると、常に大賞図柄組み合わせが示現されることとなるからである。そこで、上記遊技機では、大賞期間生起可能ゲームにて非当選成立状態とされる小役フラグが外部から把握できないようにゲームが行われる都度秘密裏に変更することによって、大賞期間が生起する停止操作の態様を遊技者に推測させることが可能となり、単調なゲームが延々と続くことを抑制できる。ただし、この大賞期間生起可能ゲームでは、小役図柄組み合わせの示現が回避される態様（例えば、回避されるタイミングまたは回避される押し順）で停止操作が行われたとしても、大賞フラグが当選成立していない場合にはこれに対応する大賞図柄組み合わせが示現されることがなく、大賞フラグが当選成立している場合に限り、大賞図柄組み合わせが示現されるのは言うまでもない。したがって、大賞期間生起可能ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避される態様で停止操作が行われたときに大賞図柄組み合わせが示現されたときの喜びは、ひととき大きなものとなる。

10

【0663】

ここで、「小役図柄組み合わせの示現が回避されるかたちで停止操作が行われた場合に限り、大賞図柄組み合わせが示現されうる」についての意味を説明する。例えば、各回転表示体に3種類の大賞図柄（本実施形態では、赤大賞図柄、青大賞図柄、白大賞図柄）と3種類の小役図柄（本実施形態では、赤小役図柄、青小役図柄、白小役図柄）とが付されるとともに、一の回転表示体が停止制御されたときに、同種別の大賞図柄および同種別の小役図柄がそれぞれ当該一の回転表示体にて同時に示現されることがない場合、種別を問わない大賞図柄組み合わせの数は27通りとなり、同じく種別を問わない小役図柄組み合わせの数も27通りとなる。この場合において、大賞期間生起可能ゲームにて例えば「赤小役図柄－赤小役図柄－赤小役図柄」の小役組み合わせの示現が回避されうる態様で停止操作が行われたときに、大賞図柄組み合わせが示現される。なお、複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体の停止制御が行われた際に「青小役図柄」または「白小役図柄」が示現された時点で、当該ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避される可能性がなくなる。これに対し、複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体の停止制御が行われた際に「赤小役図柄」が示現された場合であれば、未だ、当該ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避されて大賞図柄組み合わせが示現される可能性が残っているといえる。なお、大賞期間非生起ゲームであれば、複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体の停止制御が行われた際に、3種類の小役図柄のうちいずれが示現されたとしても、当該ゲームにて小役図柄組み合わせの示現が回避される可能性はない。

20

30

【0664】

このように、常勝惹起実現手段によって上記大賞期間非生起ゲームおよび上記大賞期間生起可能ゲームの両方の実行を可能とすることで（すなわち、必ずしも停止操作如何で大賞期間が生起するわけではない構成とすることで）、遊技者は、現在のゲームが大賞期間非生起ゲームであるのか大賞期間生起可能ゲームであるのかといったことを推測する楽しみも増える。ただし、常勝惹起実現手段によって上記大賞期間非生起ゲームおよび上記大賞期間生起可能ゲームの両方が実行される場合、大賞期間生起可能ゲームが実行される頻度は、確率的に、例えば遊技媒体としてのメダルの貸し出しを1回受けたときに当該1回の貸し出しで行いうるゲーム数内で少なくとも1回は大賞期間生起可能ゲームが実行されるように設定されることが好ましい。

40

【0665】

さらに、上記遊技機は、停止操作の態様如何で大賞期間が生起しうる大賞期間生起可能ゲームにおいて、大賞期間が生起する可能性がある旨を遊技者に告知しうる（ボーナスチャンス告知演出を行いうる）大賞期間生起チャンス告知手段（周辺制御基板750に備えられる周辺制御MPU（サブCPUに相当する））を備えている。この大賞期間生起チャンス告知手段は、全ての回転表示体が回転表示状態にあるときは、当該ゲームがたとえ大賞期間生起可能ゲームであったとしてもその旨を告知することなく秘密裏にし、少なくとも、複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体についての停止操作が行われた以降に、大賞期間が生起する可能性がある旨を告知する。これにより、遊技者は、毎ゲームの

50

ように、大賞期間が生起する可能性があることの期待感を持って回転表示体の停止操作を行うことが可能となり、通常状態での興趣を維持することができる。なお、「大賞期間が生起する可能性がある」とは、大賞期間生起可能ゲームにおいて、回転表示状態にある複数の回転表示体のうちいずれか一の回転表示体についての停止操作が行われた時点で、残りの回転表示体の停止操作如何によって未だ小役図柄組み合わせの示現が回避される可能性がある場合が相当する。

【0666】

以上は、本発明のスロットマシン1の一形態であるが、これに限定されることはなく、本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が可能である。例えば、上記実施の形態ではスロットマシンについて説明したが、スロットマシン以外の遊技機、例えば、パチンコ機とスロットマシンとを融合させてなるパチンコ球取込回胴式遊技機等（即ち、パチンコ球が取込装置によって機内に取り込まれることによってリールが回転し、当該回転しているリールを停止操作することによって停止した図柄の組み合わせによって入賞判定が行われる遊技機）であっても本発明を適用することができる。このような遊技機は、パチンコ球を投入することを除いて基本的にスロットマシンと似た遊技機である。上記実施形態によると、ベルが入賞した際に払い出されるメダルは最少単位であることが好ましいが、パチンコ球はメダルよりも一般的に遊技価値が低いため（メダルの5分の1が一般的）、上記発明は、パチンコ球取込回胴式遊技機に適用されるとより好ましい。

【図面の簡単な説明】

【0667】

【図1】スロットマシンの分解斜視図である。

【図2】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの分解斜視図である。

【図3】スロットマシンの斜視図である。

【図4】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図である。

【図5】図4のZ1部拡大図である。

【図6】コネクタホルダーを移動させた状態を示す図4のZ1部拡大図である。

【図7】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの横断面図である。

【図8】（a）は図7のZ2部拡大図、（b）はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図7のZ2部拡大図である。

【図9】図8（a）の要部を示す拡大図である。

【図10】背板側を示すスロットマシン要部の横断面図である。

【図11】ケース部材の分解斜視図である。

【図12】ケース部材を後ろから見た斜視図である。

【図13】（a）、（b）はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図である。

【図14】配線中継部材の分解斜視図である。

【図15】配線中継部材のカバー体を省略した正面図である。

【図16-1】コネクタホルダーの分解斜視図である。

【図16-2】コネクタホルダーの分解斜視図である。

【図17】ケース部材を止めるストッパーの斜視図である。

【図18】他の形態を示すストッパーの斜視図である。

【図19】ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。

【図20】ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。

【図21】把手の他の形態を示す図柄変動表示装置の部分斜視図である。

【図22】ケース部材と外本体側のストッパーとの関係を示す要部の斜視図である。

【図23】配線窓と図柄変動表示装置のリールとの関係を示す要部の断面図である。

【図24】スロットマシン上部の縦断面図である。

【図25】メダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図である。

【図26】図25の分解斜視図である。

【図27】スロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図である。

- 【図 28】電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図である。
- 【図 29】電源装置を下から見上げた状態を示す斜視図である。
- 【図 30】他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図である。
- 【図 31】他の形態を示す照明装置の概略断面図である。
- 【図 32】透明板と発光ユニットを分解して示す扉形前面部材の斜視図である。
- 【図 33】透明板を分解して示す扉形前面部材の斜視図である。
- 【図 34】透明板を装着した扉形前面部材の図 32 A-A 線相当断面図である。
- 【図 35】ヒンジ金具の分解・組み立て斜視図である。
- 【図 36】ヒンジ金具の連鎖を示す線図である。
- 【図 37】扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。 10
- 【図 38】開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
- 【図 39】扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図である。
- 【図 40】他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図である。
- 【図 41】図 40 の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図である。
- 【図 42】遊技ユニット側に配備された主制御基板及び本体側に配備された主中継基板のブロック図である。
- 【図 43】遊技ユニット側に配備された主制御基板及び周辺制御基板のブロック図である。
- 【図 44】遊技ユニット側に配備された周辺制御基板及び本体側に配備された周辺中継基板のブロック図である。 20
- 【図 45】配線中継部材に収納される主中継基板及び周辺中継基板の正面図である。
- 【図 46】主中継基板のコネクタ C N 1、C N 4、C N 5、C N 6 及び C N 7 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 47】主中継基板のコネクタ C N 3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 48】主中継基板のコネクタ C N 2 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 49】主制御基板のコネクタ C N 1 のピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。
- 【図 50】周辺制御基板のコネクタ C N 3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板のコネクタ C N 1 のピン数及び各ピンによって伝達される信号と、周辺中継基板のコネクタ C N 2 並びにコネクタ C N 3 のピン数及び各ピンによって伝達される信号とを示す図である。 30
- 【図 51】スロットマシンの扉形前面部材の裏面図である。
- 【図 52】扉形前面部材の裏面に配設される扉基板収納ケースの斜視図である。
- 【図 53】扉装飾駆動基板の簡易的な回路図である。
- 【図 54】シリアルデータの出力シーケンスの一例を示すタイミングチャートである。
- 【図 55】主制御基板のコネクタ C N 4 及びコネクタ C N 5 と、周辺制御基板のコネクタ C N 1 及び C N 2 とによる各コネクタのピン数及び各ピンによって伝達される信号を示す図である。 40
- 【図 56】本実施形態における主制御基板から周辺制御基板へのコマンド送信における各信号のオンオフタイミングを示すタイムチャートである。
- 【図 57】主制御基板のメイン C P U が実行するコマンド出力処理の一部を示すフローチャートである。
- 【図 58】図 57 のフローチャートのつづきである。
- 【図 59】周辺制御基板のサブ C P U が実行する S E L 割込処理のフローチャートである。
- 【図 60】周辺制御基板のサブ C P U が実行するコマンド受信割込処理のフローチャートである。
- 【図 61】透明板 2 1 4 a を通して視認される入賞ラインを示す図である。 50

【図 6 2】 リール帯の図柄列を平面的に展開した展開図である。

【図 6 3】 スロットマシンにおける基本的な 1 ゲームの処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 4】 始動処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 5】 一般中における抽出乱数値の当たり値判定テーブルである。

【図 6 6】 リール停止処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 6 7】 内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号「1」または「2」である場合のリールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リールについてのすべりテーブル、(b) 左リール 3 のみが停止状態にあるときの中リールについてのすべりテーブル、(c) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときにベル図柄が右下がりの有効ライン上に示現された場合における右リールについてのすべりテーブル、(d) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときにベル図柄が右上がりの有効ライン上に示現された場合における右リールについてのすべりテーブルである。

10

【図 6 8】 内部中における内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号 2 9 である場合のリールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リールについてのすべりテーブル、(b) 左リールのみが停止状態にあるときに左リールにボーナス図柄が示現された場合における中リールについてのすべりテーブル、(c) 左リールのみが停止状態にあるときに左リールにボーナス図柄が示現されていない場合における中リールについてのすべりテーブル、(d) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときに白 7 がテンパイし且つ B B フラグが当選成立状態である場合における右リールについてのすべりテーブル、(e) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときに中リールに示現された図柄が赤 7 または青 7 が示現されてボーナス図柄がテンパイした場合における右リールについてのすべりテーブル、(f) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときに白 7 がテンパイしていない場合における右リールについてのすべりテーブル、(g) 左リール 3 0 1 a および中リール 3 0 1 b が停止状態にあるときに「白 7」図柄がテンパイし且つ B B フラグが当選成立状態でない場合における右リール 3 0 1 c についてのすべりテーブルである。

20

【図 6 9】 内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号 3 1 または 3 4 である場合のリールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リールについてのすべりテーブル、(b) 左リールのみが停止状態にあるときの中リールについてのすべりテーブル、(c) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときにリプレイが右下がりの有効ライン上に示現された場合における右リールについてのすべりテーブル、(d) 左リールおよび中リールが停止状態にあるときにリプレイが右上がりの有効ライン上に示現された場合における右リールについてのすべりテーブルである。

30

【図 7 0】 内部中における内部抽選の結果が図 6 5 に示す番号 3 6 である場合のリールの停止制御にかかるすべりテーブルであって、(a) 左リールについてのすべりテーブル、(b) 左リールのみが停止状態にあるときの右リールについてのすべりテーブル、(c) 左リールおよび右リールが停止状態にあるときに B B 図柄が上段水平の有効ライン上にテンパイした場合の中リールについてのすべりテーブル、(d) 左リールおよび右リールが停止状態にあるときに B B 図柄が下段水平の有効ライン上にテンパイした場合の中リールについてのすべりテーブル、(e) 左リールおよび右リールが停止状態にあるときに B B 図柄が右上がりまたは右下がりの有効ライン上にテンパイした場合の中リールについてのすべりテーブル、である。

40

【図 7 1】 判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 7 2】 B B ゲーム開始処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 7 3】 B B ゲーム終了判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 7 4】 R B ゲーム開始処理の処理手順を示すフローチャートである。

【図 7 5】 R B ゲーム終了判定処理の処理手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】

【0 6 6 8】

1 スロットマシン

50

5 0	機種ユニット	
8 0	連結具	
9 0	前面開閉部材	
1 0 0 a	回転軸	
1 0 0	外本体	
1 0 1	底板	
1 0 2 a	凸面部	
1 0 2 b	ガード部	
1 0 2	側板	
1 0 3	天板	10
1 0 4	背板	
1 0 4 a	放熱口	
1 0 4 b	コード引出口	
1 0 5	仕切板	
1 0 6	突段部	
1 0 7	取付片	
1 0 8	取付片	
1 0 9	開口	
1 1 0	メダル払出装置	
1 1 0 a	装置本体	20
1 1 0 b	ホッパ	
1 1 0 c	放出口	
1 1 0 d	オーバーフロー通	
1 1 1	メダル用補助収納箱	
1 1 1 a	メダル補助収納庫スイッチ	
1 1 2	電源装置	
1 1 2 a	装置ケース	
1 1 2 b	上面板	
1 1 2 c	后面板	
1 1 2 d	正面板	30
1 1 2 e	側面板	
1 1 2 f	斜面板	
1 1 2 g	通気孔	
1 1 2 h	脚部	
1 1 2 i	通気空間	
1 1 2 j	段部	
1 1 2 k	取付片	
1 1 2 m	突部	
1 1 2 p	透孔	
1 1 2 q	木ねじ	40
1 1 2 r	底面板	
1 1 2 s	電源基板	
1 1 3	配線中継部材	
1 1 4	ボス孔	
1 1 5	レール部材	
1 1 6	レール部材	
1 1 7	ストッパー	
1 1 8	取付具	
1 1 9	本体側配線類	
1 2 0	取付板	50


1 2 1	カバー体	
1 2 2	主中継基板 [コネクタ基板 (大)]	
1 2 3	周辺中継基板 [コネクタ基板 (小)]	
1 2 4	コネクタ (主中継用コネクタ)	
1 2 5	コネクタ (周辺中継用コネクタ)	
1 2 6	開口	
1 2 7	開口	
1 2 8	支持筒	
1 2 9	配線ダクト	
1 3 0	配線止め	10
1 3 1	外部中継端子板	
1 3 2	貫通孔	
1 3 3	通気口	
2 0 0	扉型前面部材	
2 0 0 a	通孔	
2 0 1	メダル用受皿	
2 0 1 a	Lスピーカ	
2 0 1 b	Rスピーカ	
2 0 2	操作部	
2 0 3	投入口	20
2 0 5	1ベットボタン	
2 0 6	MAXベットボタン	
2 0 7	メダルセレクタ	
2 0 8	メダル返却ボタン	
2 1 0	始動レバー	
2 1 1 a	リール停止ボタン	
2 1 1 b	リール停止ボタン	
2 1 1 c	リール停止ボタン	
2 1 2	メダル樋	
2 1 3	返却樋	30
2 1 4	透視窓	
2 1 4 a	透明板	
2 1 4 b	縁部材	
2 1 4 c	透孔	
2 1 4 d	通孔	
2 1 5	錠装置	
2 1 5 a	ベース部材	
2 1 5 b	支持片	
2 1 5 c	打止め解除/エラー解除スイッチ	
2 1 6	額フレーム	40
2 1 7	発光ユニット	
2 1 7 a	発光体	
2 1 7 b	反射部材	
2 1 7 A	左発光体 (扉側装飾発光体)	
2 1 7 B	右発光体 (扉側装飾発光体)	
2 1 7 C	上発光体 (扉側装飾発光体)	
2 1 8	固定部材	
2 1 9	凹溝	
2 2 0	扉開放検知スイッチ	
2 2 1	低音スピーカ	50

2 3 0	意匠板	
3 0 0	図柄変動表示装置	
3 0 1 a	リール	
3 0 1 b	リール	
3 0 1 c	リール	
3 0 2	装置ケース	
3 0 3	駆動手段	
3 0 3 a	リールモータ	
3 0 3 b	リールモータ	
3 0 3 c	リールモータ	10
3 0 4	底部板	
3 0 5	天板部	
3 0 6	右側板	
3 0 7	左側板	
3 0 8	後部板	
3 0 9	上斜板	
3 1 0	下斜板	
3 1 1	把手	
3 1 2	リール主中継基板	
3 1 3	ケーブル	20
3 1 4	ベルト通し	
3 1 5	抜け止め部	
3 1 6	下把手	
3 1 7	リール周辺中継基板	
4 0 0	ケース部材	
4 0 1	開口部	
4 0 2	補強枠	
4 0 2 a	案内部	
4 0 3	床板	
4 0 4	側板	30
4 0 5	後面板	
4 0 6	天板	
4 0 7	補強部材	
4 0 8	配線作業空間	
4 0 9	主制御基板（遊技制御基板）	
4 1 0	ボス	
4 1 1	配線窓	
4 1 2	凹段部	
4 1 3	テーパ部	
4 1 4	車輪	40
4 1 5	鍔	
4 1 6	引掛部	
4 1 7	空きスペース	
4 1 8	仮止め棚	
4 1 9	凹み	
4 2 0	ヒンジ金具	
4 2 0 a	固定部材	
4 2 0 b	回動部材	
4 2 0 c	短リンク	
4 2 0 d	長リンク	50


4 2 0 e	固定片	
4 2 0 f	軸承片	
4 2 0 g	重合領域	
4 2 0 h	重合領域	
4 2 0 i	ピン孔	
4 2 0 j	ピン孔	
4 2 0 k	ピン	
4 2 1	ロック片	
4 2 2	把手口	
4 2 3	遊技ユニット側配線類	10
4 2 4	ハーネス	
4 2 5	コネクタ（主制御系配線類接続用コネクタ）	
4 2 6	ハーネス	
4 2 7	コネクタ（周辺制御系配線類接続用コネクタ）	
4 2 7 a	遊孔	
4 2 7 b	耳片	
4 2 7 c	ビス	
4 2 8	コネクタホルダー	
4 2 9	ホルダー主体	
4 2 9 a	受筒	20
4 3 0	透孔	
4 3 1	取着片	
4 3 2	ボタン形パネルファスナー	
4 3 3	ベンチ部	
4 3 4	ベンチ側板	
4 3 5	内向き爪片	
4 3 6	指掛部	
4 3 7	ケーブル溝	
4 3 8	配線口	
4 3 9	ケーブル止め	30
4 4 0	案内レール	
4 4 1	機能分離中継端子板	
4 4 2	係止孔	
4 4 3	天窓部	
4 4 4	補強帯	
4 5 0	遊技状態表示基板	
5 0 0	画像表示体	
5 0 0 a	液晶インバータ基板	
5 0 0 b	15.9液晶モジュール	
5 0 0 c	ファンモータ	40
5 0 1	枠部材	
5 0 2	照明装置	
5 0 3 a	リール照明LED基板（上）	
5 0 3 b	リール照明LED基板（下）	
5 0 4	発光ダイオード	
5 0 5	透光性蓋板	
5 0 6	チューブ枠	
5 0 7	透光性カバー	
5 0 8	受部	
5 0 9	係合部	50

6 0 0	上 栈	
6 0 1	固定部材	
6 0 2	工 具	
6 0 3	ビス	
7 0 0	連結具	
7 0 1	固定鞅部材	
7 0 2	ロッド	
7 0 3	止め軸	
7 0 3 a	スプリング	
7 0 4	ストッパ	10
7 0 5	溝	
7 0 6	摘み片	
7 5 0	周辺制御基板（サブ制御基板）	
8 0 0	扉基板収納ケース	
8 0 1	扉装飾駆動基板収納部分	
8 0 2	主扉中継基板収納部分	
8 0 3	収納ケースカバー	
8 5 0	主扉中継基板	
8 5 1	メダルセレクト用接続コネクタ	
8 5 2	貯留メダル精算ボタン用接続コネクタ	20
8 5 3	MAXベットボタン用接続コネクタ	
8 5 4	1ベットボタン用接続コネクタ	
8 5 5	始動レバー用接続コネクタ	
8 5 6	リール停止ボタン用接続コネクタ	
8 5 7	打止め解除／エラー解除スイッチ用接続コネクタ	
8 5 8	対本体接続コネクタ部材〔CN1（30ピン）〕	
8 5 9	対本体接続コネクタ部材〔CN1（20ピン）〕	
8 6 0	扉装飾駆動基板	
8 6 0 a	セレクト回路	
8 6 0 b	スイッチ回路	30
8 6 0 c	駆動回路	
8 6 1	トップ装飾基板用接続コネクタ	
8 6 2	左上装飾基板用接続コネクタ	
8 6 3	左下装飾基板用接続コネクタ	
8 6 4	右上装飾基板用接続コネクタ	
8 6 5	右下装飾基板用接続コネクタ	
8 6 6	下パネル照明点灯基板用接続コネクタ	
8 6 7	Lスピーカ用接続コネクタ	
8 6 8	Rスピーカ用接続コネクタ	
8 7 1	トップ装飾基板	40
8 7 2	左上装飾基板	
8 7 3	左下装飾基板	
8 7 4	右上装飾基板	
8 7 5	右下装飾基板	
8 7 6	下パネル照明点灯基板	
8 7 7	下パネル照明	
9 0 0	対本体接続用ハーネス付きコネクタ	
9 1 0	対本体接続用ハーネス付きコネクタ	

【図 1】




【図 2】




[illegible]


【図 5】



【図 7】




【図 8】




[illegible]


【図10】




【図 1 1】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16-1】




【図 16-2】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 2 2】




【図 23】




【図 24】




【图 2 5】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 3 2】




【図 33】




【図 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 2】




【図43】




【図 4 4】



【図 4 6】




【図 47】




【図 4 8】

主中継基板122のCN2の64ピン




【図 49】


主制御基板409のCN1の64ピン




【図 50】




【図 5 1】




【図 5 2】




【図 53】




【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 57】




【図 58】




【図 59】



【図 6 0】




【図 6 1】




【図 6 2】

	321a	321b	321c
21-			
20-			
19-			
18-			
17-			
16-			
15-			
14-			
13-			
12-			
11-			
10-			
9-			
8-			
7-			
6-			
5-			
4-			
3-			
2-			
1-			

【図 6 3】



【図 6 4】



【図 65】

番号	組み合わせ			当たり値の数		揃う図柄
				一般中	内部中	
1	2種BB1	～	2種BB27	4900	—	3色ベルの組合せ
	小役1	～	小役27			
2	小役1	～	小役27	44880	49780	3色ベルの組合せ
3	小役1以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤赤赤以外の3色ベルの組合せ
4	小役2以外全ての27分の26択ベル			200	200	青赤赤以外の3色ベルの組合せ
5	小役3以外全ての27分の26択ベル			200	200	白赤赤以外の3色ベルの組合せ
6	小役4以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤赤青以外の3色ベルの組合せ
7	小役5以外全ての27分の26択ベル			200	200	青赤青以外の3色ベルの組合せ
8	小役6以外全ての27分の26択ベル			200	200	白赤青以外の3色ベルの組合せ
9	小役7以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤赤白以外の3色ベルの組合せ
10	小役8以外全ての27分の26択ベル			200	200	青赤白以外の3色ベルの組合せ
11	小役9以外全ての27分の26択ベル			200	200	白赤白以外の3色ベルの組合せ
12	小役10以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤青赤以外の3色ベルの組合せ
13	小役11以外全ての27分の26択ベル			200	200	青青赤以外の3色ベルの組合せ
14	小役12以外全ての27分の26択ベル			200	200	白青赤以外の3色ベルの組合せ
15	小役13以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤青青以外の3色ベルの組合せ
16	小役14以外全ての27分の26択ベル			200	200	青青青以外の3色ベルの組合せ
17	小役15以外全ての27分の26択ベル			200	200	白青青以外の3色ベルの組合せ
18	小役16以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤青白以外の3色ベルの組合せ
19	小役17以外全ての27分の26択ベル			200	200	青青白以外の3色ベルの組合せ
20	小役18以外全ての27分の26択ベル			200	200	白青白以外の3色ベルの組合せ
21	小役19以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤白白以外の3色ベルの組合せ
22	小役20以外全ての27分の26択ベル			200	200	青白白以外の3色ベルの組合せ
23	小役21以外全ての27分の26択ベル			200	200	白白赤以外の3色ベルの組合せ
24	小役22以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤白青以外の3色ベルの組合せ
25	小役23以外全ての27分の26択ベル			200	200	青白青以外の3色ベルの組合せ
26	小役24以外全ての27分の26択ベル			200	200	白白青以外の3色ベルの組合せ
27	小役25以外全ての27分の26択ベル			200	200	赤白白以外の3色ベルの組合せ
28	小役26以外全ての27分の26択ベル			200	200	青白白以外の3色ベルの組合せ
29	小役27以外全ての27分の26択ベル			200	200	白白白以外の3色ベルの組合せ
30	2種BB1	～	2種BB27	150	—	チェリー
	チェリー	ANY	ANY			
31	2種BB1	～	2種BB27	500	—	リプレイ
	リプレイ	リプレイ	リプレイ			
32	2種BB1	～	2種BB27	600	—	スイカ
	スイカ	7	スイカ			
33	チェリー	ANY	ANY	100	250	チェリー
34	リプレイ	リプレイ	リプレイ	8478	8978	リプレイ
35	スイカ	7	スイカ	410	1010	スイカ
36	はずれ	はずれ	はずれ	118	118	一般中:はずれ 内部中:3色7の組合せ

The flowchart illustrates the reel stop control process, starting with a 'Reel Stop Processing' block (リール停止処理). It then proceeds to a decision diamond S201: 'Establish flag according to reel stop control strategy selection' (成立フラグに従いリール停止制御テーブルを選択). If 'NO', it goes to S202: 'Left reel stop LF=0? If pressed?' (左リール停止LF=0 かつ左押下か?). If 'YES', it goes to S203: '1st reel stop LF=0? If pressed?' (第1リール停止LF=0 かつ左押下か?). If 'YES', it goes to S204: 'Left 1st reel stop processing' (左リール第1リール停止処理). If 'NO', it goes to S205: 'Left reel stop processing' (左リール停止処理). Both S204 and S205 lead to S206: 'Remaining reel stop strategy determination' (残りリールの停止制御テーブルを決定). S206 leads to S207: '1st reel stop LF-1' (第1リール停止LF←1). S207 leads to S208: 'Left reel stop LF-1' (左リール停止LF←1). S208 leads to S209: 'All reels stop?' (全リール停止か?). If 'YES', it goes to 'Reel Stop' (リール停止). If 'NO', it goes to S210: 'Center reel stop MF=0? If pressed?' (中リール停止MF=0 かつ中押下か?). If 'YES', it goes to S211: '1st center reel stop MF=0? If pressed?' (第1中リール停止MF=0 かつ中押下か?). If 'YES', it goes to S212: 'Center 1st reel stop processing' (中リール第1リール停止処理). If 'NO', it goes to S213: 'Center reel stop processing' (中リール停止処理). Both S212 and S213 lead to S214: 'Remaining reel stop strategy determination' (残りリールの停止制御テーブルを決定). S214 leads to S215: '1st center reel stop MF-1' (第1中リール停止MF←1). S215 leads to S216: 'Center reel stop MF-1' (中リール停止MF←1). S216 leads to S217: 'Right reel stop RF=0? If pressed?' (右リール停止RF=0 かつ右押下か?). If 'YES', it goes to S218: '1st right reel stop RF=0? If pressed?' (第1右リール停止RF=0 かつ右押下か?). If 'YES', it goes to S219: 'Right 1st reel stop processing' (右リール第1リール停止処理). If 'NO', it goes to S220: 'Right reel stop processing' (右リール停止処理). Both S219 and S220 lead to S221: 'Remaining reel stop strategy determination' (残りリールの停止制御テーブルを決定). S221 leads to S222: '1st right reel stop RF-1' (第1右リール停止RF←1). S222 leads to S223: 'Right reel stop RF-1' (右リール停止RF←1). S223 leads to S209. S209 leads to 'Reel Stop' (リール停止).

【図 6 7】

(a)		(b)		(c)		(d)	
配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数
21	4	21	3	21	0	21	1
20	0	20	4	20	1	20	2
19	1	19	0	19	2	19	0
18	2	18	1	18	3	18	1
17	3	17	2	17	0	17	2
16	4	16	0	16	1	16	3
15	3	15	1	15	2	15	0
14	4	14	2	14	0	14	1
13	0	13	3	13	1	13	2
12	1	12	4	12	2	12	0
11	2	11	0	11	3	11	1
10	3	10	1	10	0	10	2
9	4	9	2	9	1	9	3
8	3	8	0	8	2	8	0
7	4	7	1	7	0	7	1
6	0	6	2	6	1	6	2
5	1	5	3	5	2	5	0
4	2	4	4	4	3	4	1
3	3	3	0	3	0	3	2
2	4	2	1	2	1	2	3
1	3	1	2	1	2	1	0

【図 68】

(a)		(b)		(c)		(d)	
配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数
21	4	21	2	21	3	21	4
20	0	20	3	20	4	20	2
19	1	19	4	19	0	19	0
18	2	18	0	18	1	18	1
17	3	17	1	17	2	17	2
16	4	16	2	16	0	16	3
15	3	15	0	15	1	15	0
14	4	14	1	14	2	14	1
13	0	13	2	13	3	13	2
12	1	12	3	12	4	12	0
11	2	11	4	11	0	11	1
10	3	10	0	10	1	10	2
9	4	9	1	9	2	9	3
8	3	8	2	8	0	8	0
7	4	7	0	7	1	7	1
6	0	6	1	6	2	6	2
5	1	5	2	5	3	5	0
4	0	4	3	4	4	4	0
3	1	3	4	3	0	3	1
2	2	2	0	2	1	2	2
1	3	1	1	1	2	1	3

(e)		(f)		(g)	
配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数
21	0	21	1	21	0
20	1	20	2	20	0
19	2	19	0	19	1
18	3	18	1	18	2
17	0	17	2	17	3
16	1	16	3	16	0
15	2	15	0	15	1
14	0	14	1	14	0
13	1	13	2	13	0
12	2	12	0	12	1
11	3	11	1	11	2
10	0	10	2	10	0
9	1	9	3	9	0
8	2	8	0	8	1
7	0	7	1	7	0
6	1	6	2	6	0
5	2	5	0	5	1
4	3	4	1	4	2
3	0	3	2	3	0
2	1	2	3	2	1
1	2	1	0	1	2

【図 6 9】


(a)		(b)		(c)		(d)	
配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数
21	3	21	0	21	4	21	2
20	4	20	1	20	0	20	3
19	0	19	2	19	1	19	4
18	1	18	3	18	0	18	0
17	0	17	0	17	1	17	1
16	1	16	1	16	2	16	0
15	2	15	2	15	3	15	1
14	3	14	3	14	4	14	2
13	4	13	0	13	0	13	3
12	0	12	1	12	1	12	4
11	1	11	2	11	0	11	0
10	0	10	3	10	1	10	1
9	1	9	0	9	2	9	0
8	2	8	1	8	3	8	1
7	3	7	2	7	4	7	2
6	4	6	3	6	0	6	3
5	0	5	0	5	1	5	4
4	1	4	1	4	0	4	0
3	0	3	2	3	1	3	1
2	1	2	3	2	2	2	0
1	2	1	4	1	3	1	1

【図 70】


(a)		(b)		(c)	
配列番号	すべり数	配列番号	すべり数	配列番号	すべり数
21	3	21	3	21	1
20	4	20	4	20	2
19	0	19	0	19	3
18	1	18	1	18	4
17	0	17	0	17	0
16	1	16	1	16	1
15	2	15	2	15	2
14	3	14	3	14	0
13	4	13	4	13	1
12	0	12	0	12	2
11	1	11	1	11	3
10	0	10	0	10	4
9	1	9	1	9	0
8	2	8	2	8	1
7	3	7	3	7	2
6	4	6	4	6	0
5	0	5	0	5	1
4	1	4	1	4	2
3	0	3	0	3	3
2	1	2	1	2	4
1	2	1	2	1	0

(d)		(e)	
配列番号	すべり数	配列番号	すべり数
21	3	21	2
20	4	20	3
19	0	19	4
18	1	18	0
17	2	17	1
16	0	16	2
15	1	15	0
14	2	14	1
13	3	13	2
12	4	12	3
11	0	11	4
10	1	10	0
9	2	9	1
8	0	8	2
7	1	7	0
6	2	6	1
5	3	5	2
4	4	4	3
3	0	3	4
2	1	2	0
1	2	1	1


【図 71】




【図 7 2】




【図 7 3】



【図 7 4】



【図 7 5】



フロントページの続き

(72)発明者 東 隆之

愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式会社大一商会内

審査官 古屋野 浩志

(56)参考文献 特開2007-209379 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A63F 5/04