


URZĄD PATENTOWY



3612 9/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9638.

Kl. 20 i 14.

Klemens Stanisław Wein
(Stanisławów, Polska).

Latarnia do zwrotnic.

Zgłoszono 16 listopada 1927 r.

Udzielono 10 listopada 1928 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy latarni zwrotnicowych, na których znaki sygnałowe kolejowe dają się zmieniać stosownie do potrzeb.

Przykład wykonania wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, a mianowicie: fig. 1 przedstawia cztery ścianki latarni rozwinięte na płaszczyźnie rysunku; fig. 2 — ściankę 2 bez zasłonki; fig. 3 i 4 przedstawiają zasłonki, służące do zmiany znaków sygnałowych latarni; fig. 5—12 przedstawiają wszystkie obrazy, jakie można uzyskać przy użyciu zasłonek.

Ścianki 1 i 3 latarni są zaopatrzone w prowadnice 7, 9 oznaczone na rysunku li-

niami kreskowanemi, za które można zasunąć zasłonkę 5 (fig. 4) tak, by kąt prosty jej wycięcia znajdował się u góry albo z prawej strony lub z lewej. Przez założenie tej zasłonki 5 za ściankę 1 lub 3 uzyskuje się cztery odmienne znaki sygnałowe.

Przez wstawienie zasłonki 6 (fig. 3) za ściankę 2 latarni (fig. 1) bądźto w położeniu uwidocznionem na fig. 1, 5—8, bądźto po obrocie jej o 90° , t. j. w położeniu uwidocznionem na fig. 9—12, można uzyskać dwa znaki sygnałowe, mianowicie strzałę wskazującą ukośnie w lewo lub w prawo. Przez połączenie znaków sygnałowych, nadawanych zapomocą strzałek, ze znaka-

mi nadawaniem zapomocą trójkątów, można uzyskać ośm kombinacyj, wskazanych na fig. 5—12.

Zastrzeżenie patentowe.

Latarnia do zwrotnic, znamienna tem,

że ścianki jej są zaopatrzone w prowadnice (7, 8, 9), do zasłonek (5, 6), zapomocą których można zmieniać znaki sygnałowe na trzech ściankach latarni.

Klemens Stanisław Wein.

