

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2017年5月18日(18.05.2017)



(10) 国際公開番号


WO 2017/082017 A1

- (51) 国際特許分類:
H01Q 1/44 (2006.01) H05K 1/02 (2006.01)
H01F 27/29 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/081244
- (22) 国際出願日: 2016年10月21日(21.10.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-221324 2015年11月11日(11.11.2015) JP
特願 2016-055885 2016年3月18日(18.03.2016) JP
- (71) 出願人: 株式会社村田製作所(MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 野村 圭史(NOMURA, Yoshifumi); 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人深見特許事務所(FUKAMI PATENT OFFICE, P.C.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: COIL ANTENNA, COIL MOUNTING BOARD, RECORDING MEDIUM AND ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器

FIG.3



(57) Abstract: A coil antenna (101) is provided with: a laminated body (1) which includes an insulating layer and which has a first main surface (1a) that faces outward and is perpendicular to the direction of lamination; a coil conductor which is formed from an electrical conductor disposed inside or on the surface of the laminated body (1) and in which at least part of the laminated body serves as a core; a first terminal (7a) which is disposed on the first main surface (1a) and is electrically connected to the coil conductor; and a second terminal (7b) which is disposed on the first main surface (1a) and is electrically connected to the coil conductor, wherein, if the length, in the longitudinal direction, of the first main surface (1a) is L, then the first terminal (7a) is disposed in such a way as to cover at least part of a point located L/4 from one edge (31) in the longitudinal direction (92) of the first main surface (1a), and the second terminal (7b) is disposed in such a way as to cover at least part of a point located L/4 from the other edge (32) in the longitudinal direction (92) of the first main surface (1a).

(57) 要約: コイルアンテナ (101) は、外側に面し、積層方向に垂直な第1主面 (1a) を有し、絶縁層を含む積層体 (1) と、積層体 (1) の内部または表面に配置された導電体によって前記積層体の少なくとも一部をコアとするコイル導体と、第1主面 (1a) に配置され、前記コイル導体と電気的に接続される第1端子 (7a) と、第1主面 (1a) に配置され、前記コイル導体と電気的に接続される第2端子 (7b) とを備え、第1主面 (1a) の長手方向の長さをLとすると、第1端子 (7a) は、第1主面 (1a) の長手方向 (92) の一方の端 (31) からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されており、第2端子 (7b) は、第1主面 (1a) の長手方向 (92) の他方の端 (32) からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。

WO 2017/082017 A1

明 細 書

発明の名称：

コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器

技術分野

[0001] 本発明は、コイルアンテナ、コイル実装基板、記録媒体および電子機器に関するものである。

背景技術

[0002] コイル状導体パターンを含むインダクタ素子はコイルアンテナとして使用することができる。インダクタ素子の一例が、特開 2014-207432 号公報（特許文献 1）に記載されている。特許文献 1 に記載された素子では、積層体の一方の主面に複数のパッド電極が形成されている。これら複数のパッド電極のうち両端の 2 つが積層体内部に設けられたコイル状導体パターンに電氣的に接続されている。この素子を基板に実装する際には、積層体の一方の主面に配置された複数のパッド電極と、基板側に配置された電極との間で、はんだ付けなどが行なわれる。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献 1：特開 2014-207432 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 特許文献 1 に記載された素子では、コイル状導体パターンに電氣的に接続されている 2 つのパッド電極は、積層体の一方の主面のうち両端に近い位置に配置されている。

[0005] 一方、素子を製造する工程によっては積層体に反りが発生する場合がある。特許文献 1 では反りを解消するための発明が開示されているが、何らかの制約から、特許文献 1 に記載された発明を実施できない場合もありうる。積層体に反りが発生している状態で、素子を基板に実装しようとする場合には

、積層体を基板に当接させた状態においても、コイルへの通電に必要な２つの電極が基板から離れてしまって、基板側の電極との間で十分な接続ができない場合がある。

[0006] そこで、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを提供することを目的とする。また、そのようなコイルアンテナを備えるコイル実装基板、記録媒体および電子機器を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] 上記目的を達成するため、本発明に基づくコイルアンテナは、外側に面し、積層方向に垂直な第１主面を有し、絶縁層を含む積層体と、上記積層体の内部または表面に配置された導電体によって上記積層体の少なくとも一部をコアとしてコイル状に形成されたコイル導体と、上記第１主面に配置され、上記コイル導体と電氣的に接続される第１端子と、上記第１主面に配置され、上記コイル導体と電氣的に接続される第２端子とを備え、上記第１主面の長手方向の長さを L とすると、上記第１端子は、上記第１主面の長手方向の一方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されており、上記第２端子は、上記第１主面の長手方向の他方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。

発明の効果

[0008] 本発明によれば、電氣的接続に必要な第１端子および第２端子は、著しく基板の表面から浮き上がることを避けることができるので、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナとすることができる。

図面の簡単な説明

[0009] [図１]本発明に基づく実施の形態１におけるコイルアンテナの第１の斜視図である。

[図２]本発明に基づく実施の形態１におけるコイルアンテナの第２の斜視図である。

[図3]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの平面図である。

[図4]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの側面図である。

[図5]図4の部分拡大図である。

[図6]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの下面図である。

[図7]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる導電体の接続関係の模式図である。

[図8]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第1の例の部分平面図である。

[図9]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第2の例の部分平面図である。

[図10]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの積み図である。

[図11]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第1の説明図である。

[図12]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第2の説明図である。

[図13]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第3の説明図である。

[図14]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナに含まれる各層の製造方法の第4の説明図である。

[図15]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナが反った状態で基板に実装される第1の例の説明図である。

[図16]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナが反った状態で基板に実装される第2の例の説明図である。

[図17]第1端子、第2端子、第1接続点および第2接続点の位置関係を示す説明図である。

[図18]コイルアンテナから発生する磁束と2つの端子との位置関係を示す第1の説明図である。

[図19]コイルアンテナから発生する磁束と2つの端子との位置関係を示す第2の説明図である。

[図20]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第1の変形例の平面図である。

[図21]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第2の変形例の平面図である。

[図22]本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナの第3の変形例の側面図である。

[図23]本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。

[図24]本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。

[図25]本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの平面図である。

[図26]本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの積み図である。

[図27]本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナの変形例の平面図である。

[図28]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。

[図29]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。

[図30]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの平面図である。

[図31]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第1の変形例の第1の斜視図である。

[図32]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第1の変形例の第2の斜視図である。

[図33]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第2の変形例の第1の斜視図である。

[図34]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第2の変形例の第2の斜視図である。

[図35]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第3の変形例の第1の斜視図である。

[図36]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第3の変形例の第2の斜視図である。

[図37]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第4の変形例の第1の斜視図である。

[図38]本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナの第4の変形例の第2の斜視図である。

[図39]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。

[図40]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。

[図41]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの平面図である。

[図42]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第1の変形例の第1の斜視図である。

[図43]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第1の変形例の第2の斜視図である。

[図44]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第2の変形例の第1の斜視図である。

[図45]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第2の変形例の第2の斜視図である。

[図46]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第3の変形例の第1の斜視図である。

[図47]本発明に基づく実施の形態4におけるコイルアンテナの第3の変形例の第2の斜視図である。

[図48]本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。

[図49]本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。

[図50]本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの平面図である。

[図51]本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの変形例の第1の斜視図である。

[図52]本発明に基づく実施の形態5におけるコイルアンテナの変形例の第2の斜視図である。

[図53]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。

[図54]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。

[図55]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの平面図である。

[図56]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第1の変形例の第1の斜視図である。

[図57]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第1の変形例の第2の斜視図である。

[図58]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第2の変形例の第1の斜視図である。

[図59]本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナの第2の変形例の第2の斜視図である。

[図60]本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの第1の斜視図である。

[図61]本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの第2の斜視図である。

[図62]本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの平面図である。

[図63]本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの変形例の斜視図である。

[図64]本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナの変形例の第1の斜視図である。

[図65]本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナの変形例の第2の斜視図である。

[図66]本発明に基づく実施の形態8におけるコイルアンテナの平面図である。

[図67]本発明に基づく実施の形態7におけるコイルアンテナの変形例の斜視図である。

[図68]本発明に基づくコイルアンテナにおける導体パターンの帯形状の第1の例の平面図である。

[図69]本発明に基づくコイルアンテナにおける導体パターンの帯形状の第2の例の平面図である。

[図70]本発明に基づくコイルアンテナにおける導体パターンの帯形状の第3の例の平面図である。

[図71]本発明に基づくコイルアンテナにおける積層体の外形寸法の説明図である。

[図72]積層体の積層方向とコイル導体の巻回軸との関係の第1の例を示す概念図である。

[図73]積層体の積層方向とコイル導体の巻回軸との関係の第2の例を示す概念図である。

[図74]積層体の積層方向とコイル導体の巻回軸との関係の第3の例を示す概念図である。

[図75]本発明に基づく実施の形態9におけるコイル実装基板の側面図である。

[図76]本発明に基づく実施の形態10における記録媒体の平面図である。

[図77]本発明に基づく実施の形態10における記録媒体の断面図である。

[図78]本発明に基づく実施の形態10における記録媒体の透視平面図である。

[図79]本発明に基づく実施の形態11における電子機器の概念図である。

[図80]本発明に基づく実施の形態12における電子機器の概念図である。

発明を実施するための形態

[0010] 図面において示す寸法比は、必ずしも忠実に現実のとおりを表しているとは限らず、説明の便宜のために寸法比を誇張して示している場合がある。以下の説明において、上または下の概念に言及する際には、絶対的な上または下を意味するものではなく、図示された姿勢の中での相対的な上または下を意味するものである。

[0011] 左または右の概念に言及する際には、直前で注目した図の中での相対的な左または右を意味する場合がある。

[0012] 本明細書では、「電極」という名称がついている導体であっても、電気的接続を目的としたものとは限らない。電気的接続を目的としない導体であっても、電極と似たような態様で配置されている導体のことを「…電極」と呼ぶ場合がありうる。たとえば「ダミー電極」は、電気的接続を目的としない導体である。

[0013] (実施の形態1)

図1～図14を参照して、本発明に基づく実施の形態1におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ101の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図1に示す。これを裏返した状態の斜視図を図2に示す。図2では、コイルアンテナ101の第2主面1bが見えている。第1主面1aと第2主面1bとは互いに表裏の関係にある。コイルアンテナ101の第1主面1aがある側を上側としたときの平面図

を図3に示す。コイルアンテナ101は、図3に示すように、上から見たときに長方形の外形を有する。長辺に沿った側面を見た側面図を図4に示す。図4では、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している様子が見えている。そのうち1つの層間接続導体集合体6の近傍を拡大したところを図5に示す。層間接続導体集合体6は、複数の層間接続導体16が厚み方向に連なって形成されたものである。図5に示すように、積層体1は、磁性層2と、これを上下から挟む非磁性層3a、3bを含んでいる。磁性層2は、たとえば磁性体セラミックスの焼結体からなる。磁性層2には磁性体のフェライトなどが用いられる。非磁性層3a、3bは、たとえば非磁性のセラミックスの焼結体からなる。非磁性層3a、3bには非磁性のフェライトなどが用いられる。1つの磁性層2は複数の層を積み重ねることによって形成されていてもよい。非磁性層3a、3bの各々についても同様である。ここでいう「非磁性層」とは、磁性層に比べて透磁率が低い層を意味する。非磁性層は非磁性体に限定されない。非磁性層は磁性層よりも透磁率が低ければよく、その条件さえ満たしていれば、非磁性層は磁性体で形成されたものであってもよい。コイルアンテナ101の下面図を図6に示す。ここで示す例では、図6に示されるように、下面すなわち第2主面1bには、電極は何も形成されていない。コイルアンテナ101に含まれる導電体の接続関係を模式的に図7に示す。

- [0014] 本実施の形態におけるコイルアンテナ101は、外側に面し、積層方向91に垂直な第1主面1aを有し、磁性層2を含む積層体1（図5参照）と、積層体1の内部または表面に配置された導電体によって磁性層2をコアとしてコイル状に形成されたコイル導体5（図7参照）と、第1主面1aに配置され、コイル導体5と電氣的に接続される第1端子7aと、第1主面1aに配置され、コイル導体5と電氣的に接続される第2端子7bとを備える。積層体1は絶縁層を含む。磁性層2は絶縁層のうちの一種である。コイル導体5は、積層体1の少なくとも一部をコアとしている。図3に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面

1 a の長手方向 9 2 の一方の端 3 1 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 2 端子 7 b は、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の他方の端 3 2 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。

[0015] 「第 1 端子 7 a は、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の一方の端 3 1 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆う」ということは、第 1 端子 7 a は、たとえば図 8 または図 9 に示すような状態であってもよい。すなわち、第 1 端子 7 a は、一方の端 3 1 から $L/4$ の位置を示す仮想的な縦線にごく一部でもかかっているだけでよい。

[0016] コイルアンテナ 1 0 1 の積層体 1 に含まれる各層の平面図を、積み重ねる順に並べて表示した図、すなわちいわゆる積み図を図 1 0 に示す。図 1 0 においては、層間接続導体を設ける位置を小さな円または半円で示している。

[0017] ここで示す例では、コイルアンテナ 1 0 1 は、層 2 0 1, 2 0 2, 2 0 3, 2 0 4, 2 0 5, 2 0 6, 2 0 7, 2 0 8, 2 0 9, 2 1 0 の 1 0 層を含んでいる。これら 1 0 層を積み重ねることによって積層体 1 が形成される。1 0 層積み重ねたときの合計厚みはたとえば約 $300\ \mu\text{m}$ である。図 5 に示すように層 2 0 3, 2 0 4, 2 0 5, 2 0 6, 2 0 7, 2 0 8 はそれぞれ磁性層である。層 2 0 3, 2 0 4, 2 0 5, 2 0 6, 2 0 7, 2 0 8 を合わせた部分を磁性層 2 としている。層 2 0 3, 2 0 4, 2 0 5, 2 0 6, 2 0 7, 2 0 8 はそれぞれ層間接続導体 1 6 を含んでいる。積層体 1 は、磁性層を含む。

[0018] 層 2 0 1, 2 0 2, 2 0 9, 2 1 0 は非磁性層である。層 2 0 1, 2 0 2 を合わせた部分を非磁性層 3 a としている。層 2 0 9, 2 1 0 を合わせた部分を非磁性層 3 b としている。磁性層 2 は非磁性層 3 a, 3 b に挟み込まれている。

[0019] 図 1 0 に示すように、層 2 0 1 の表面には、第 1 端子 7 a、第 2 端子 7 b および 2 つのダミー電極 8 が設けられている。層 2 0 2 の表面には、長手形状の導体パターン 1 4 a, 1 4 b が設けられている。導体パターン 1 4 a,

14 bは層202の長辺に平行に設けられている。層203の表面には、複数の略長円形の導体パターン14 cが設けられている。複数の導体パターン14 cは平行に配列されている。導体パターン14 cの各々の両端には半円形の層間接続導体16が設けられている。層203の一方の端には、略三角形の導体パターン14 dが設けられている。層204～208には、導体パターンは設けられていないが、互いに対向する2つの長辺に沿って複数の半円形の層間接続導体16が設けられている。

[0020] 層209には、複数の導体パターン14 fと1つの導体パターン14 eが設けられている。層209の表面に配置されている導体パターンのレイアウトは、層203のレイアウトを180°回転させたものに等しい。層210には、導体パターンも層間接続導体も設けられていない。

[0021] 各層の表面の導体パターンは、たとえば印刷によって形成することができる。層201～210のうち、長辺に沿って層間接続導体16を有するものについては、図11～図14に示すような方法で作製することができる。

[0022] まず、図11に示すように、磁性層2を用意する。図12に示すように、レーザ加工などによりビア孔9をあける。ビア孔9は磁性層2を貫通するようにあけられる。ビア孔9に導電性ペーストを充填する。こうして図13に示すように層間接続導体16が形成される。この時点では、層間接続導体16は略円柱形または略円錐台形の導電性ペーストの塊である。図14に平面図で示すように、層間接続導体16は直線状に並べられて形成される。この層間接続導体16の並びを通るように切断線19が設定される。切断線19に沿って切断することによって、大判のシートから個別のコイルアンテナに対応したサイズの層へと切り分けることができる。この切断作業を個片化ともいう。各層はこのようにして形成されるので、長辺に沿って半円形の層間接続導体16が並んでいる状態となる。

[0023] 本実施の形態では、コイルアンテナ101は、層201～210の10層をこの順に積み重ねて個片化したのちに焼成することによって得ることができる。ここでは、コイルアンテナ101が合計10層を含んでいるものとし

たが、これはあくまで一例であって、層数は10とは限らない。コイルアンテナを構成する層数は10以外の数であってもよい。1つのコイルアンテナに含まれる磁性層の数、非磁性層の数についても、本実施の形態で示した以外の数であってもよい。

[0024] 本実施の形態におけるコイルアンテナ101が備える導電体部分の構造について図7および図10を参照して説明する。層203、209の表面に設けられた導体パターンと、層203～208に設けられた層間接続導体16とが集まって連なることによって、コイル導体5が形成される。これにより、層201～210の積層方向と垂直な方向に沿っている巻回軸（「コイル軸」ともいう。）93を有するコイルアンテナ101が得られる。巻回軸93は、積層体1の長手方向（第1主面1aの長手方向92と同じ方向）と平行または略平行である。図7ではコイル導体5を模式的に示している。図7に示すように、第1端子7aは、コイル導体5の一方の端の近傍において第1接続点33を以てコイル導体5に接続されている。第2端子7bは、コイル導体5の他方の端の近傍において第2接続点34を以てコイル導体5に接続されている。

[0025] 本実施の形態におけるコイルアンテナ101は、コイル導体5と電氣的に接続された第1端子7a、第2端子7bがそれぞれ端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。すなわち、第1端子7a、第2端子7bは、従来のように端にきわめて近い位置だけに配置されるのではなく、ある程度中央寄りにおいて存在するように配置されているので、図15に示すように基板50に実装する際に、たとえコイルアンテナ101が反っていたとしても、電氣的接続に必要な第1端子7a、第2端子7bは、著しく基板50の表面から浮き上がることは避けることができ、はんだ11a、11bによって適切に接続することができる。この際にはダミー電極8ははんだ付けされてもされなくてもよい。ダミー電極8を基板50側とはんだ付けすることとすれば、コイルアンテナ101の実装を安定させることができる。コイルアンテナ101を基板50から引き離す向きの力が作用

したときに第1端子7aおよび第2端子7bのみに応力集中することを回避することができ、接続強度を増すことができる。

[0026] 図16に示すように、コイルアンテナ101の反りが逆向きであったとしても、本実施の形態によれば、電氣的接続に必要な第1端子7a、第2端子7bは、著しく基板50の表面から浮き上がることを避けることができ、はんだ11a、11bによって適切に接続することができる。

[0027] 以上のように、本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナとすることができる。

[0028] 本実施の形態で図7を参照して示したように、第1端子7aはコイル導体5の第1接続点33に電氣的に接続されており、第2端子7bはコイル導体5の第2接続点34に電氣的に接続されており、積層体1を積層方向91から見たとき、第1端子7aおよび第2端子7bは、第1接続点33と第2接続点34との間に収まるように配置されていることが好ましい。図7では、第1接続点33および第2接続点34はコイル導体5の端から近い位置に設けられており、電流が流れない部分はわずかであったが、たとえば図17に示すように、第1接続点33および第2接続点34はコイル導体5の端からある程度離れた位置である場合でも、第1端子7aおよび第2端子7bは、第1接続点33と第2接続点34との間、すなわち、範囲35の内部に収まるように配置されていることが好ましい。コイル導体5に電流が流れた場合は、実際に電流が流れた部分から磁束が発生するが、第1端子7aおよび第2端子7bの位置に関して上述の条件が満たされていない場合には、図18に示すように、コイルアンテナ101の外側に広がろうとする磁束10が第1端子7aおよび第2端子7bのいずれかまたは両方によって遮られてしまうおそれがある。しかし、第1端子7aおよび第2端子7bの位置に関して上述の条件が満たされている場合には、図19に示すように、第1端子7aおよび第2端子7bは磁束10を遮ることがないので、コイルアンテナ101の外側に磁束10が十分に広がることができる。これにより、結合係数を

上げることができる。また、コイルアンテナ 101 の外側にまで広がらず小さなコースをたどる磁束に関しては、第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b によって遮られた方が好ましく、コイルアンテナ 101 の外側にまで広がらない磁束が第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b によって遮られることで、結合係数を上げることに寄与する。

[0029] 図 20 に示すコイルアンテナ 102 のような構成であってもよい。すなわち、第 1 主面 1 a に第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b が配置されているのみであってダミー電極 8 が配置されていない構成であってもよい。

[0030] 本実施の形態で示したコイルアンテナ 101 のように、第 1 主面 1 a には、第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b の他に 1 以上の第 1 主面ダミー電極が配置されていることが好ましい。本実施の形態では、ダミー電極 8 (図 3 参照) が第 1 主面ダミー電極に相当する。このように第 1 主面ダミー電極が設けられていることにより、上述したように基板実装時に接合強度を増し、実装状態を安定させることができる。たとえば図 21 に示すコイルアンテナ 103 のように、第 1 主面 1 a に第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b が配置され、さらに第 1 端子 7 a と第 2 端子 7 b との間にダミー電極 8 が配置され、さらに、第 1 端子 7 a より端 31 側、第 2 端子 7 b より端 32 側にもそれぞれダミー電極 8 が配置されている構成であってもよい。

[0031] 本実施の形態で示したように、1 以上の第 1 主面ダミー電極、すなわち、ダミー電極 8 は、第 1 端子 7 a と第 2 端子 7 b とに挟まれる位置だけに配置されていることが好ましい。コイルアンテナ 101 を基板に実装する際には、基板表面に配置する配線がダミー電極に触れることは好ましくないが、ダミー電極 8 が第 1 端子 7 a と第 2 端子 7 b とに挟まれる位置に配置されていれば、第 1 端子 7 a から引き出される配線、第 2 端子 7 b から引き出される配線はいずれもダミー電極 8 に接することなく容易に外側に引き出すことができる。

[0032] 図 22 に示すように、積層体 1 は、第 1 主面 1 a とは反対側を向く第 2 主面 1 b を有し、第 2 主面 1 b には、第 1 主面 1 a に配置された電極と鏡像対

称な配置となるように、電極が配置されていることが好ましい。図22に示した例でいえば、第1主面1aに配置された電極とは、第1端子7a、第2端子7bおよび2つのダミー電極8である。したがって、これらの電極の集合と鏡像対称となるように、1以上の第2主面ダミー電極8cが配置されていることが好ましい。図22では、側面図となっているが、この積層体1を上から見たときの電極の配列と下から見たときの電極の配列は、同一または鏡像関係である。このようになっていれば、上面と下面とで電極の有無に関する条件がほぼ等しくなるので、焼成などの工程において積層体1に生じる反りの軽減に寄与しうる。

[0033] 本実施の形態で示したように、コイル導体5は、積層体1の積層方向に沿った積層体1の側面に露出するように配置された層間接続導体16を含むことが好ましい。コイル導体5の一部をなす層間接続導体16がこのように側面に露出するように配置されていることにより、コイル導体5の側方外側にはこれ以上磁性体が存在しない状態にすることができ、結合係数を上げることに寄与しうる。このように層間接続導体16が積層体1の側面に露出するように配置されることは好ましいが、このことは必須ではない。層間接続導体16は積層体1の内部に配置されていてもよい。

[0034] 本実施の形態で示したように、積層方向91が上下方向となるように積層体1を見たとき、積層体1は、コイル導体5が形成された領域に磁性層2を含み、コイル導体5より上側および下側のうち少なくとも一方の側に非磁性層を含むことが好ましい。図5に示した例では好ましいことに、積層体1は、コイル導体5より上側および下側の両方にそれぞれ非磁性層3a, 3b（図5参照）を含んでいる。この構成を採用することにより、コイル導体5の上下方向の外側に磁性体がない状態とすることができるので、コイルアンテナとしての結合係数を上げることに寄与しうる。

[0035] 本実施の形態では、コイル導体5に囲まれる部分は磁性層とし、コイル導体5の外側に位置する層、すなわち、最上面および最下面に近い一部の層を非磁性層とした例を示したが、積層体の最上面から最下面まで全ての層を磁

性層としてもよい。積層体の最上面から最下面まで全ての層を強磁性体で構成してもよい。全ての層を磁性層として積層体を形成した場合には、最上面および最下面に近い一部の層を非磁性層とした場合に比べれば結合係数は劣るが、コイルアンテナとして一定の効果を得ることはできる。

[0036] また、本実施の形態では、コイル導体5に囲まれる部分は磁性層とし、コイル導体5の外側に位置する層、すなわち、最上面および最下面に近い一部の層を非磁性層とした例を示したが、積層体の最上面から最下面まで全ての層を非磁性層としてもよい。すなわち、積層体は、最上面から最下面まで全ての層が非磁性体で構成されていてもよい。全ての層を非磁性層として積層体を形成した場合には、コイル導体5に囲まれる部分を磁性体とした場合に比べれば磁束の放射は劣るが、コイルアンテナとして一定の効果を得ることはできる。この場合、磁性体による損失などの問題が無くなる。

[0037] 積層体の各層は、絶縁体で構成された絶縁層であればよい。積層体の各層を磁性層とするか、あるいは非磁性層とするかは適宜変更可能である。

[0038] (実施の形態2)

図23～図26を参照して、本発明に基づく実施の形態2におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ102の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図23に示す。これを裏返した状態の斜視図を図24に示す。図24では、コイルアンテナ102の第2主面1bが見えている。第1主面1aと第2主面1bとは互いに表裏の関係にある。コイルアンテナ102の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図25に示す。コイルアンテナ102は、図25に示すように、上から見たときに長方形の外形を有する。コイルアンテナ102の基本的な構成は、実施の形態1で示したコイルアンテナ101と共通している。コイルアンテナ102は、コイルアンテナ101に比べて第1主面1aにおける電極の配置が異なっている。コイルアンテナ102においては、図23および図25に示すように、電極が2列に配列されている。第1主面1aにおける電極は、2×4の配列で合計8個存在する。図25に示すように、8個

ある電極のうち左下の１個が第１端子 7 a であり、右上の１個が第２端子 7 b であり、他の６個はダミー電極 8 である。

[0039] 本実施の形態においても、第１主面 1 a の長手方向 9 2 の長さを L とすると、第１端子 7 a は、第１主面 1 a の長手方向 9 2 の一方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第２端子 7 b は、第１主面 1 a の長手方向 9 2 の他方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。この点は、実施の形態 1 と同様である。

[0040] コイルアンテナ 1 0 2 の積層体 1 に含まれる各層の平面図を並べて表示したところ、すなわちいわゆる積み図を図 2 6 に示す。コイルアンテナ 1 0 2 は、層 2 0 1 i, 2 0 2 ~ 2 1 0 の合計 1 0 層を含む。これは、図 1 0 に比べて、上から 1 層目が層 2 0 1 i に置き換わったものである。

[0041] 本実施の形態においても、実施の形態 1 と同様の効果を得ることができる。実施の形態 1 に比べて電極の配列が 2 列となっているので、基板などへの実装時にはコイルアンテナの姿勢を安定させることができる。

[0042] 実施の形態 2 では、第１主面 1 a に電極が 2 列に配列されている例を示したが、2 列に限らず 3 列以上であってもよい。図 2 7 に例示するように、第１主面 1 a において、第１端子 7 a、第２端子 7 b および前記 1 以上の第１主面ダミー電極としてのダミー電極 8 の集合は、積層体 1 の長手方向 9 2 に垂直な第１辺 3 7 と、積層体 1 の長手方向 9 2 に平行な第２辺 3 8 とで定まるマトリックス状に配列されており、第１辺 3 7 に沿って並ぶ物の個数が 2 以上であることが好ましい。この構成を採用することにより、基板などへの実装時にコイルアンテナの姿勢を安定することができる。

[0043] 実施の形態 1, 2 で示したように、第１主面 1 a に配置されている第１端子 7 a、第２端子 7 b、1 以上の第１主面ダミー電極としてのダミー電極 8 を合わせた個数は 4 または 8 であることが好ましい。この構成を採用することにより、電極の数を多くしすぎることなく、安定した実装が可能となる。

[0044] (実施の形態 3)

図28～図30を参照して、本発明に基づく実施の形態3におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ111の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図28に示す。これを裏返した状態の斜視図を図29に示す。図29では、コイルアンテナ111の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ111の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図30に示す。コイルアンテナ111の基本的な構成は、実施の形態1で示したコイルアンテナ101と共通している。コイルアンテナ111は、コイルアンテナ101に比べて第1主面1aにおける電極群の配置が異なっている。

[0045] コイルアンテナ111においては、第1端子7aおよび第2端子7bの各々は、第1主面1aの長手方向に沿って延在する帯形状を含む。第1端子7aと第2端子7bとは、第1主面の長手方向92に沿った長さが等しい。

[0046] コイルアンテナ111においては、図30に示すように、電極群が第1列41と第2列42との平行な2列を含むように配置されている。第1列41および第2列42は、それぞれ長手方向92に延在する列である。第1主面1aにおける電極群は、第1列41および第2列42のいずれにも属さない電極を含んでいてもよい。本実施の形態で示す例では、第1主面1aにおける電極群は、2×2の配列で合計4個の帯形状の電極と、中央に配置された1個の中央導体パターン15との合計5個の電極を含む。第1端子7aは導体パターンであり、第2端子7bは導体パターンであり、第1主面1aに配置されている全ての導体パターンの集合は、第1主面1aの長手方向92に沿って延在する第1列41および第2列42を含み、第1列41と第2列42とは第1主面1aの長手方向92に垂直な方向に並んでいる。図30では、第1主面1aに配置された複数の導体パターンを示しているが、説明の便宜のために、これらのうち第1端子7aおよび第2端子7bにハッチングを付して示している。図30に示すように、4個ある帯形状の電極のうち左上の1個が第1端子7aであり、右下の1個が第2端子7bであり、他の2個はダミー電極8である。コイルアンテナ111においては、図30に示すよ

うに、第1主面1aの中央に中央導体パターン15が配置されている。

[0047] 本実施の形態においても、図30に示すように、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第1端子7aは、一方の端31からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32からL/4の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第2端子7bは、他方の端32からL/4の位置の前後にまたがるように長手方向92に延在している。

[0048] 本実施の形態では、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が長手方向92に沿って延在する帯形状を含んでいるので、長手方向92の反りに強く、熱衝撃にも強いコイルアンテナを実現することができる。

[0049] 本実施の形態で示した第1端子7aおよび第2端子7bの配置はあくまで一例である。図30において、たとえば左下の1個が第1端子7aであって、右上の1個が第2端子7bであってもよい。左下の1個が第1端子7aであって、右下の1個が第2端子7bであってもよい。左上の1個が第1端子7aであって、右上の1個が第2端子7bであってもよい。左側の電極のいずれかが第1端子7aであって、右側の電極のいずれかが第2端子7bであればよい。本実施の形態で示したように、第1端子7aは第1列41に属し、第2端子7bは第2列42に属することが好ましい。この構成を採用することにより、コイルアンテナの向きを気にすることなく扱うことができる。

[0050] 本実施の形態で示したように、第1主面1aの中央に中央導体パターン15が配置されており、第1端子7aおよび第2端子7bは、中央導体パターン15から離隔しつつ、中央導体パターン15を挟んで配置されていることが好ましい。この構成を採用することにより、落下時には衝撃が中央導体パターン15を通じてコイルアンテナ111全体に分散されることとなり、落下強度を高くすることができる。中央導体パターン15は、電氣的接続を目的としないダミーの導体パターンであってよい。

[0051] (第1の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第1の変形例として、図31および図32に示すコイルアンテナ112のようなものも考えられる。図31は、コイルアンテナ112の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図32は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ112においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。

[0052] (第2の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第2の変形例として、図33および図34に示すコイルアンテナ113のようなものも考えられる。図33は、コイルアンテナ113の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図34は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ113においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bにも、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には中央導体パターン15cが配置されている。中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。

[0053] ここでは、第2主面1bに配置された帯形状である4つの電極が第2主面ダミー電極8cであるものとしたが、これら4つの帯形状の電極は、第1主面1aにおける帯形状の4つの電極と同様の構成としてもよい。たとえば第2主面1bに配置された帯形状の4つの電極のうち2つに第1端子7aおよび第2端子7bと同じ働きをさせてもよい。そのためには、第2主面1bの選択された2つの電極に、第1主面1aの第1端子7aおよび第2端子7bにそれぞれ対応するように電氣的接続を行なっておけばよい。このようにすることにより、このコイルアンテナは、基板などに実装する際に、表裏を気にせずどちらでも同様に実装することが可能となる。以下に登場する例においても、第2主面1bに第2主面ダミー電極8cが配置されている場合には同様のことがいえる。

[0054] (第3の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第3の変形例として、図35および図36に示すコイルアンテナ114のようなものが考えられる。図35は、コイルアンテナ114の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図36は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ114においては、中央導体パターン15がなく、側面の層間接続導体集合体6もなく、第2主面1bの電極もない。このようなものであってもよい。

[0055] (第4の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第4の変形例として、図37および図38に示すコイルアンテナ115のようなものが考えられる。図37は、コイルアンテナ115の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図38は、これを裏返した状態の斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の幅と等しい。

[0056] コイルアンテナ115においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。コイルアンテナ115の第2主面1bにおいては、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には2個の中央導体パターン15cが配置されている。2個の中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。ただし、ここで示したのはあくまで一例であり、側面に層間接続導体集合体6がない構成であってもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。

[0057] (さまざまな変形例)

上述のように、本実施の形態におけるコイルアンテナには、さまざまな変

形例が考えられる。たとえば側面の複数の層間接続導体集合体 6 はあってもなくてもよい。たとえば第 1 主面 1 a の中央導体パターン 1 5 はあってもなくてもよい。たとえば第 2 主面 1 b の中央導体パターン 1 5 c はあってもなくてもよい。たとえば第 2 主面 1 b には、第 1 主面 1 a に配置された電極と鏡像対称な配置となるように電極が配置されていてもよいし、そうでなくてもよい。たとえば第 1 主面 1 a にはいくつかの電極が配置されているのに対して、第 2 主面 1 b には何も電極が配置されていない構成であってもよい。たとえば第 2 主面 1 b には、第 1 主面 1 a に配置された電極と鏡像対称な配置ではないような配置で電極が配置されていてもよい。これらのさまざまな変形例の可能性は、本実施の形態だけでなく、実施の形態 4 以降においても同様にあてはまる。

[0058] (実施の形態 4)

図 3 9 ~ 図 4 1 を参照して、本発明に基づく実施の形態 4 におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ 1 2 1 の第 1 主面 1 a が見える向きで見たときの斜視図を図 3 9 に示す。これを裏返した状態の斜視図を図 4 0 に示す。図 4 0 では、コイルアンテナ 1 2 1 の第 2 主面 1 b が見えている。コイルアンテナ 1 2 1 の第 1 主面 1 a がある側を上側から見たときの平面図を図 4 1 に示す。コイルアンテナ 1 2 1 の基本的な構成は、実施の形態 3 で示したコイルアンテナ 1 1 1 と共通している。コイルアンテナ 1 2 1 では、コイルアンテナ 1 1 1 に比べて第 1 主面 1 a における一部の電極の長さが異なっている。

[0059] コイルアンテナ 1 2 1 においては、図 4 1 に示すように、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の長さを L とすると、第 1 端子 7 a は、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の一方の端 3 1 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 1 端子 7 a は、一方の端 3 1 から $L/4$ の部位にちょうど達するように長手方向 9 2 に延在している。第 2 端子 7 b は、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の他方の端 3 2 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 2 端子 7 b は、他方の端 3 2 から L

／４の部位にちょうど達するように長手方向９２に延在している。このように、端からＬ／４の部位にちょうど達するように各端子が配置されている場合も、当該端子は、端からＬ／４の位置にある点の少なくとも一部を覆っているといえる。

[0060] 本実施の形態では、第１端子７ａおよび第２端子７ｂの各々が長手方向９２に沿って延在する帯形状を含んでいるので、長手方向９２の反りに強く、熱衝撃にも強いコイルアンテナを実現することができる。本実施の形態では、実施の形態３で示したコイルアンテナに比べて第１端子７ａおよび第２端子７ｂの長手方向９２の寸法が小さくなった分だけ、熱膨張の影響を受けにくくなるので、熱衝撃に対する耐性に関しては、実施の形態３よりもさらに優れた効果を期待することができる。長手方向９２の反りに関しては、第１端子７ａおよび第２端子７ｂの各々がより長く形成されている実施の形態３の方が優れていると思われるが、本実施の形態においても一定の効果を期待することができる。

[0061] 図４１において示した第１端子７ａおよび第２端子７ｂの配置はあくまで一例である。実施の形態３で述べたのと同様に、本実施の形態においても、左側の電極のいずれかが第１端子７ａであって、右側の電極のいずれかが第２端子７ｂであればよい。

[0062] （第１の変形例）

本実施の形態におけるコイルアンテナの第１の変形例として、図４２および図４３に示すコイルアンテナ１２２のようなものも考えられる。図４２は、コイルアンテナ１２２の第１主面１ａが見える向きで見たときの斜視図であり、図４３は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ１２２においては、側面に複数の層間接続導体集合体６が露出しており、なおかつ、第２主面１ｂには、第１主面１ａに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第２主面１ｂに配置された複数の電極のうち、帯形状である４つの各々は、第２主面ダミー電極８ｃである。第２主面１ｂの中央には中央導体パターン１５ｃが配置されている。

[0063] (第2の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第2の変形例として、図44および図45に示すコイルアンテナ123のようなものも考えられる。図44は、コイルアンテナ123の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図45は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ123においては、中央導体パターン15がなく、側面の層間接続導体集合体6もなく、第2主面1bの電極もない。

[0064] (第3の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第3の変形例として、図46および図47に示すコイルアンテナ124のようなものも考えられる。図46は、コイルアンテナ124の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図47は、これを裏返した状態の斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8の幅と等しい。

[0065] コイルアンテナ124においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。コイルアンテナ124の第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置された複数の電極のうち、帯形状である4つの各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には2個の中央導体パターン15cが配置されている。2個の中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。ただし、ここで示したのはあくまで一例であり、側面に層間接続導体集合体6がない構成であってもよい。第2主面1bに電極が全くない構成であってもよい。

[0066] (実施の形態5)

図48～図50を参照して、本発明に基づく実施の形態5におけるコイル

アンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ 131 の第 1 主面 1 a が見える向きで見たときの斜視図を図 48 に示す。これを裏返した状態の斜視図を図 49 に示す。図 49 では、コイルアンテナ 131 の第 2 主面 1 b が見えている。コイルアンテナ 131 の第 1 主面 1 a がある側を上側から見たときの平面図を図 50 に示す。コイルアンテナ 131 の基本的な構成は、実施の形態 3 で示したコイルアンテナ 111 と共通している。コイルアンテナ 131 は、コイルアンテナ 111 と違って、2 つの帯形状の電極が、中央で途切れることなくコイルアンテナ 131 のほぼ全長にまたがって長手方向 92 に延在している。これら 2 つの帯形状の電極のうち一方が第 1 端子 7 a であり、他方が第 2 端子 7 b である。コイルアンテナ 131 には中央導体パターンはない。コイルアンテナ 131 の第 1 主面 1 a においても、第 1 端子 7 a は第 1 列 41 に属し、第 2 端子 7 b は第 2 列 42 に属するように配置されているといえる。

[0067] 図 50 に示すコイルアンテナ 131 のように第 1 端子 7 a と第 2 端子 7 b とが同じ長さで長手方向 92 に垂直な方向に並んでいる構成においても、第 1 主面 1 a の長手方向 92 の長さを L とすると、第 1 端子 7 a は、第 1 主面 1 a の長手方向 92 の一方の端 31 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。第 2 端子 7 b は、第 1 主面 1 a の長手方向 92 の他方の端 32 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。

[0068] 本実施の形態では、第 1 端子 7 a と第 2 端子 7 b とがきわめて長く形成されているので、長手方向 92 の反りに非常に強いコイルアンテナを実現することができる。他の部品への実装時には 2 本の帯形状の端子を介して実装されることとなるので、姿勢が良くなり、落下衝撃に対する耐性も向上しうる。基板のたわみに対する耐性も向上しうる。

[0069] (変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの変形例として、図 51 および図 52 に示すコイルアンテナ 132 のようなものも考えられる。コイルアンテナ

132においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。

[0070] (実施の形態6)

図53～図54を参照して、本発明に基づく実施の形態6におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ141の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図を図53に示す。これを裏返した状態の斜視図を図54に示す。図54では、コイルアンテナ141の第2主面1bが見えている。コイルアンテナ141の第1主面1aがある側を上側から見たときの平面図を図55に示す。コイルアンテナ131の基本的な構成は、実施の形態3で示したコイルアンテナ111と共通している。コイルアンテナ131は、コイルアンテナ111と違って、第1主面1aにダミー電極8を有していない。

[0071] 本実施の形態におけるコイルアンテナ141の第1主面1aには、第1端子7a、第2端子7bおよび中央導体パターン15が配置されている。第1端子7aおよび第2端子7bはそれぞれH字形状を有している。第1端子7aと第2端子7bとは同じ形状であってよい。第1端子7aと第2端子7bとは全く同じ形状とは限らない。たとえば第1端子7aの形状と第2端子7bの形状とは、互いに鏡像対称な関係であってよい。図55に示すように、第1端子7aは、第1列41に属する部分と第2列42に属する部分との両方を含んでいる。第2端子7bも、第1列41に属する部分と第2列42に属する部分との両方を含んでいる。第1端子7aと第2端子7bとは電氣的に分離されている。

[0072] コイルアンテナ141は、第1端子7aと第2端子7bとが電氣的に分離された状態で第1列41と第2列42とを電氣的に接続する第1部分45を第1主面1a上に有する。第1端子7aのうち第1列41に属する部分と第2列42に属する部分とを第1部分45がつないでいる。第2端子7bのうち第1列41に属する部分と第2列42に属する部分とを第1部分45がつ

ないでいる。

[0073] 図55に示すコイルアンテナ141のように第1端子7aと第2端子7bとがそれぞれH字形状で長手方向92に沿って並んでいる構成においても、第1主面1aの長手方向92の長さをLとすると、第1端子7aは、第1主面1aの長手方向92の一方の端31から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。第2端子7bは、第1主面1aの長手方向92の他方の端32から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されているといえる。

[0074] 本実施の形態では、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が、長手方向92に延在しているので、長手方向92の反りに強いコイルアンテナを実現することができる。さらに、第1端子7aおよび第2端子7bの各々が、第1列41に属する部分と第2列42に属する部分とをつなぐ第1部分45を含んでいるので、長手方向92に垂直な方向の反りにも強いコイルアンテナを実現することができる。第1端子7aおよび第2端子7bの各々がH字形状を有しているので、ねじりモードの変形にも強いコイルアンテナを実現することができる。

[0075] 本実施の形態では、第1部分45は、第1端子7aの中央にあるものとして示したが、第1部分45は、第1端子7aの中央にあるとは限らず、いずれかの側に偏った位置にあってもよい。第2端子7bに含まれる第1部分45の位置についても同様である。

[0076] 本実施の形態では、第1部分45は、第1列41と第2列42との間で単純に直線的に橋渡しする形状のものとして示したが、第1部分45は直線的なものとは限らず、途中で湾曲または屈曲した形状であってもよい。第1部分45は長手方向92に垂直な方向に延在するとは限らず、他の方向に延在することによって第1列41と第2列42との間を橋渡しする形状であってもよい。

[0077] これらの事情は、本実施の形態だけでなく、以下の実施の形態においても同様にあてはまる。

[0078] (第1の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第1の変形例として、図56および図57に示すコイルアンテナ142のようなものも考えられる。図56は、コイルアンテナ142の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図57は、これを裏返した状態の斜視図である。コイルアンテナ142においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出しており、なおかつ、第2主面1bには、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bには、H字形状を有する2つの第2主面ダミー電極8cが配置されている。第2主面1bの中央には中央導体パターン15cが配置されている。

[0079] (第2の変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの第2の変形例として、図58および図59に示すコイルアンテナ143のようなものが考えられる。図58は、コイルアンテナ143の第1主面1aが見える向きで見たときの斜視図であり、図59は、これを裏返した状態の斜視図である。第1主面1aの中央には2個の中央導体パターン15が配置されている。2個の中央導体パターン15は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン15の長手方向は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向と平行である。中央導体パターン15の幅は、第1端子7aおよび第2端子7bの長手方向に突出した部分の幅と等しい。

[0080] コイルアンテナ143においては、側面に複数の層間接続導体集合体6が露出している。コイルアンテナ143の第2主面1bにおいては、第1主面1aに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている。第2主面1bに配置されたH字形状を有する2つの電極の各々は、第2主面ダミー電極8cである。第2主面1bの中央には2個の中央導体パターン15cが配置されている。2個の中央導体パターン15cはダミー電極であってよい。ただし、ここで示したのはあくまで一例であり、側面に層間接続導体集合体6がない構成であってもよい。第2主面1bに電極が全くない

構成であってもよい。

[0081] (実施の形態 7)

図 60～図 62 を参照して、本発明に基づく実施の形態 7 におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ 151 の第 1 主面 1a が見える向きで見たときの斜視図を図 60 に示す。これを裏返した状態の斜視図を図 61 に示す。図 61 では、コイルアンテナ 151 の第 2 主面 1b が見えている。コイルアンテナ 151 の第 1 主面 1a がある側を上側から見たときの平面図を図 62 に示す。コイルアンテナ 151 の基本的な構成は、実施の形態 6 で示したコイルアンテナ 141 と共通している。コイルアンテナ 151 では、コイルアンテナ 141 と異なり、第 1 端子 7a および第 2 端子 7b がそれぞれ U 字形状を有している。第 1 端子 7a および第 2 端子 7b は U 字形状の開いた側をそれぞれ長手方向 92 の内側に向けて配置されている。したがって、第 1 端子 7a および第 2 端子 7b の U 字形状の開いた側（「U」という文字の上端に相当する部分）は互いに対向している。

[0082] 第 1 端子 7a の形状と第 2 端子 7b の形状とは互いに鏡像対称な関係であることが好ましい。ただし、第 1 端子 7a と第 2 端子 7b とが完全に対称であるとは限らない。このことは、本実施の形態だけでなく実施の形態 8 にもあてはまる。

[0083] 本実施の形態においても、図 62 に示すように、第 1 主面 1a の長手方向 92 の長さを L とすると、第 1 端子 7a は、第 1 主面 1a の長手方向 92 の一方の端 31 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 1 端子 7a は、一方の端 31 から $L/4$ の位置の前後にまたがるように長手方向 92 に延在している。第 2 端子 7b は、第 1 主面 1a の長手方向 92 の他方の端 32 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 2 端子 7b は、他方の端 32 から $L/4$ の位置の前後にまたがるように長手方向 92 に延在している。

[0084] 本実施の形態においても、実施の形態 6 で説明したのと同様の効果を得る

ことができる。コイルアンテナ全体が、実装対象面に載せられた状態で、長手方向 92 の両端が実装対象面から遠ざかる向きに反る傾向がある場合には、本実施の形態では、両端に近い位置に第 1 部分 45 があり、中央部に近い部分では第 1 列 41 と第 2 列 42 とに分かれた状態となっているので、基板との間の接合は中央部に近い部分で 2 列に分かれて行なわれる形となり、実装姿勢が安定する。

[0085] 本実施の形態では、第 1 端子 7a および第 2 端子 7b の各々が U 字形状であるものとして説明したが、これは、実施の形態 6 における第 1 部分 45 の位置が両端に向かってずらされた結果、第 1 端子 7a および第 2 端子 7b の各々の最も外側の端に達した状態であるとみなすこともできる。ここでは、「U 字形状」という表現を用いたが、丸みのある U 字形状とは限らず、本実施の形態で示すように、角張った U 字形状であってもよい。これらの事情は、本実施の形態だけでなく、実施の形態 8 以降においても同様にあてはまる。

[0086] (変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの変形例として、図 63 に示すコイルアンテナ 152 のようなものが考えられる。図 63 は、コイルアンテナ 152 の第 1 主面 1a が見える向きで見たときの斜視図である。第 1 主面 1a の中央には 2 個の中央導体パターン 15 が配置されている。2 個の中央導体パターン 15 は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン 15 の長手方向は、第 1 端子 7a および第 2 端子 7b の長手方向と平行である。中央導体パターン 15 の幅は、第 1 端子 7a および第 2 端子 7b の長手方向に突出した部分の幅と等しい。

[0087] コイルアンテナ 152 の第 2 主面 1b においては、第 1 主面 1a に配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されていてもよい。第 2 主面 1b に電極が全くない構成であってもよい。ここでは側面に複数の層間接続導体集合体 6 が露出していない例を示したが、側面に複数の層間接続導体集合体 6 が露出してもよい。

[0088] (実施の形態 8)

図 6 4 ～図 6 6 を参照して、本発明に基づく実施の形態 8 におけるコイルアンテナについて説明する。本実施の形態におけるコイルアンテナ 1 6 1 の第 1 主面 1 a が見える向きで見たときの斜視図を図 6 4 に示す。これを裏返した状態の斜視図を図 6 5 に示す。図 6 5 では、コイルアンテナ 1 6 1 の第 2 主面 1 b が見えている。コイルアンテナ 1 6 1 の第 1 主面 1 a がある側を上側から見たときの平面図を図 6 6 に示す。コイルアンテナ 1 6 1 の基本的な構成は、実施の形態 7 で示したコイルアンテナ 1 5 1 と共通している。本実施の形態におけるコイルアンテナ 1 6 1 では、コイルアンテナ 1 5 1 と同様に、第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b がそれぞれ U 字形状を有しているが、その向きが異なる。本実施の形態におけるコイルアンテナ 1 6 1 では、第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b は U 字形状の開いた側をそれぞれ長手方向 9 2 の外側に向けて配置されている。したがって、第 1 端子 7 a および第 2 端子 7 b の U 字形状の閉じた側（「U」という文字の下端に相当する部分）が互いに対向している。

[0089] 本実施の形態においても、図 6 6 に示すように、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の長さを L とすると、第 1 端子 7 a は、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の一方の端 3 1 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 1 端子 7 a は、一方の端 3 1 から $L/4$ の位置の前後にまたがるように長手方向 9 2 に延在している。第 2 端子 7 b は、第 1 主面 1 a の長手方向 9 2 の他方の端 3 2 から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている。第 2 端子 7 b は、他方の端 3 2 から $L/4$ の位置の前後にまたがるように長手方向 9 2 に延在している。

[0090] 本実施の形態においても、実施の形態 6 で説明したのと同様の効果を得ることができる。コイルアンテナ全体が、実装対象面に載せられた状態で、長手方向 9 2 の中央部が実装対象面から遠ざかる向きに反る傾向がある場合には、本実施の形態では、中央に近い位置に第 1 部分 4 5 があり、両端に近い部分では第 1 列 4 1 と第 2 列 4 2 とに分かれた状態となっているので、基板

との間の接合は両端に近い部分で２列に分かれて行なわれる形となり、実装姿勢が安定する。

[0091] (変形例)

本実施の形態におけるコイルアンテナの変形例として、図６７に示すコイルアンテナ１６２のようなものが考えられる。図６７は、コイルアンテナ１６２の第１主面１ａが見える向きで見たときの斜視図である。第１主面１ａの中央には２個の中央導体パターン１５が配置されている。２個の中央導体パターン１５は同じ形状で互いに平行に配置されている。中央導体パターン１５の長手方向は、第１端子７ａおよび第２端子７ｂの長手方向と平行である。中央導体パターン１５の幅は、第１端子７ａおよび第２端子７ｂの長手方向に突出した部分の幅と等しい。

[0092] コイルアンテナ１６２の第２主面１ｂにおいては、第１主面１ａに配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されていてもよい。第２主面１ｂに電極が全くない構成であってもよい。ここでは側面に複数の層間接続導体集合体６が露出していない例を示したが、側面に複数の層間接続導体集合体６が露出してもよい。

[0093] (導体パターンの帯形状)

ここまで、一部の実施の形態において、第１端子７ａおよび第２端子７ｂの各々が「帯形状」を含むとして説明してきたが、帯形状は、図３０、図４１、図５０に示した第１端子７ａおよび第２端子７ｂのような長方形に限らない。すなわち、図６８に示すような長方形に限らず、図６９に示すように角が丸みを帯びている形状であってもよい。さらに、図７０に示すように角が半円形状となっているものであってもよい。さらに、中間部の辺も完全に平行な直線状であるとは限らず、辺の一部または全部に多少の変形が含まれていてもよい。第１端子７ａおよび第２端子７ｂとは別の導体パターンについても同様である。

[0094] (積層体の寸法)

図７１に示すように、積層体１の外形の積層方向９１の寸法がＨであり、

積層方向に垂直な方向の２つの辺の寸法が長い方から順に L 、 W であるものとする。このとき、 L は長手方向 92 の寸法として認識され、 W は幅方向の寸法として認識されうる。上述のいずれの実施の形態においてもあてはまることだが、積層体 1 の幅方向の寸法を W 、積層方向 91 の寸法を H とすると、 $L > W > H$ であることが好ましい。この関係式が満たされている場合には、積層体 1 が、長さ L の辺または長さ H の辺に平行な軸の周りに曲がるモードは、積層体 1 が、長さ W の辺に平行な軸の周りに曲がるモードに比べて発生しにくい。この構成を採用することにより、たとえば、基板などへの実装の際に、基板の導体パターンと、積層体の導体パターンが、基板の実装面に平行な方向において一致しないということが生じにくい。たとえ積層体 1 が、長さ W の辺と平行な軸の周りに曲がったとしても、上述の実施の形態で示したように実装することができ、電氣的接続を確保することができる。

[0095] 実施の形態 $1 \sim 8$ では、図 72 に示すように、コイル導体 5 の巻回軸 93 が積層方向 91 に対して垂直な方向である例を示した。実施の形態 $1, 2$ で示したように、コイル導体 5 の巻回軸 93 は、積層方向 91 と垂直な方向に沿っていることが好ましい。この構成を採用することにより、部品としての高さを小さく抑えつつ巻き数が多いコイル導体を容易に実現することができる。これは、図 72 に示したような細長い形状の場合に限らず、図 73 に示したような形状の場合であっても同様である。図 73 では積層体 1 は上から見て正方形となる形状である。このような形状の場合、長手方向は、一義的には定まらないが、方向 $92a$ 、 $92b$ のいずれを長手方向とみなしてもよい。

[0096] しかし、巻回軸 93 の方向はこれに限らない。たとえば図 74 に示すように、コイル導体 $5n$ を備えていてもよい。すなわち、コイル導体 $5n$ の巻回軸 93 が積層体 1 の積層方向 91 と平行であってもよい。このような構成によってもコイルアンテナを実現することができる。このような構成のコイルアンテナでは、上から見て正方形の外形となる場合がありうるが、このような構成においても、方向 $92a$ 、 $92b$ のいずれを長手方向とみなしてもよい。

い。適当な長手方向を設定して長手方向の長さを L とすると、第1端子は、第1主面1aの長手方向の一方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されていればよい。第2端子は、第1主面1aの長手方向の他方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されていればよい。コイル導体の巻回軸が積層体の積層方向と平行である場合であっても、積層体は上から見て正方形とは限らず、細長い形状のものもありうる。

[0097] (巻回軸と垂直な側面)

コイル導体の巻回軸と垂直な側面には、導電体が配置されていないことが好ましい。たとえば図72に示した例においては、コイル導体5の巻回軸93と垂直な側面とは、一方の端31および他方の端32における端面を意味する。たとえば実施の形態1で示したコイルアンテナ101においては、これらの端面に導電体が配置されていない。実施の形態2～8においてもコイル導体5の巻回軸93と垂直な側面には導電体が配置されていない。巻回軸と垂直な側面には、導電体が配置されていなければ、コイル導体によって生じる磁束が導電体によって遮られることを避けることができるので、好ましい。巻回軸が異なる方向である例、すなわちたとえば図74に示す例のように、積層方向91とコイル導体5nの巻回軸93とが平行である場合においても同様のことがあてはまる。したがって、図74に示す例においては、積層体1の上下の面に導電体が配置されていないことが好ましい。

[0098] (コイル導体の外側に磁性層がない構成)

コイル導体の巻回軸から積層体1を見たとき、コイル導体の外側には磁性層が配置されていないことが好ましい。図5、図10に示した例ではコイル導体の外側に非磁性層が配置されていることはあっても、磁性層は配置されていなかった。このような構成であれば、コイル導体によって発生する磁束が効率良く広がることができるので、好ましい。

[0099] (実施の形態9)

図75を参照して、本発明に基づく実施の形態9におけるコイル実装基板

について説明する。本実施の形態におけるコイル実装基板401の側面図を図75に示す。コイル実装基板401は、基板50と、コイルアンテナ101とを備える。基板50の表面には、電極17a、17bおよび2つの電極18が配置されている。コイルアンテナ101は、第1主面1aが基板50の側を向くように基板50に実装されている。第1端子7aは、電極17aに接続されている。第2端子7bは、電極17bに接続されている。ダミー電極8は、電極18にそれぞれ接続されている。すなわち、基板50には、コイルアンテナ101の第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8に対応する電極が配置されている。第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8に対応して基板50に設けられる電極は、たとえば、第1端子7a、第2端子7b、ダミー電極8とそれぞれ同形状である。なお、ここでは、コイル実装基板401がコイルアンテナ101を備えるものとしたが、コイルアンテナ101に代えてこれまでに述べた他のコイルアンテナであってもよい。

[0100] 本実施の形態で示したように、コイル実装基板は、上述のいずれかの構成のコイルアンテナを備えることが好ましい。

[0101] 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高いコイル実装基板とすることができる。

[0102] (実施の形態10)

図76～図78を参照して、本発明に基づく実施の形態10における記録媒体について説明する。本実施の形態における記録媒体501の平面図を図76に示す。記録媒体501は、板状であり、長方形の1つの角を面取りした形状となっている。記録媒体501は、一方の面に6つの電極58を備える。ただし、ここで示す記録媒体の外形や電極の数、形状、配置はあくまで一例として示すものであって、これに限るものではない。記録媒体501の断面図を図77に示す。記録媒体501は、基板51と、コイルアンテナ101とを備える。基板51の一方の表面51uには金属膜によって配線57が形成されている。表面51uにはコイルアンテナ101の他にキャパシタ

56およびRFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) 55も実装されている。図77における上側から表面51uを見た透視平面図を図78に示す。コイルアンテナ101と、キャパシタ56と、RFIC55とは、配線57によって互いに接続されている。これらは図77に示すように、樹脂モールド部59によって覆われている。図77に示すように、基板51の表面51uとは反対側の表面に電極58が配置されている。図78では、基板51も示しているが、実際には、基板51の紙面奥側の表面に、コイルアンテナ101、キャパシタ56、RFIC55、配線57が配置されている。基板51の紙面手前側の表面には、電極58が配置されている。図78では、主な部品のみを表示したのであって、基板51上にはここで示した以外の部品、配線なども備わっていてよい。

[0103] 本実施の形態で示したように、記録媒体は、上述のいずれかの構成のコイルアンテナを備えることが好ましい。

[0104] 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高い記録媒体とすることができる。

[0105] 本実施の形態における記録媒体は、SIMカード、SDメモリーカードなどであってよい。SIMカードの概念には、標準SIMカード、ミニSIMカード、マイクロSIMカード、ナノSIMカードが当然に含まれる。SDメモリーカードの概念には、SDメモリーカード、SDHC（登録商標）カード、SDXC（登録商標）カード、microSD（登録商標）カード、microSDHC（登録商標）カード、microSDXC（登録商標）カードが当然に含まれる。

[0106] （実施の形態11）

図79を参照して、本発明に基づく実施の形態11における電子機器について説明する。本実施の形態における電子機器601の概念図を図79に示す。電子機器601は、筐体60と、スピーカー61と、ディスプレイ62と、ボタン63とを備える。ディスプレイ62はタッチパネルを兼ねてい

もよい。ディスプレイ 6 2 に代えてタッチパネルが備わっていてもよい。ここで示すスピーカー 6 1、ボタン 6 3 の有無、形状、個数、位置はあくまで一例であって、これに限らない。

[0107] 電子機器 6 0 1 は、着脱可能なカード型モジュール 5 0 2 を備える。カード型モジュール 5 0 2 は、コイルアンテナ 1 0 1 と、R F I C 5 5 とを備えている。電子機器 6 0 1 にカード型モジュール 5 0 2 を装着することにより、所望の機能を付加することができる。たとえば元の電子機器が N F C (Near Field Communication) 機能を有していない場合であっても、カード型モジュール 5 0 2 を装着することによって、N F C 機能を有する通信端末とすることができる。カード型モジュール 5 0 2 に備わるコイルアンテナ 1 0 1 によって通信相手との磁気結合が可能となるからである。カード型モジュール 5 0 2 は、記録媒体 5 0 1 と同じものであってもよい。

[0108] 本実施の形態で示したように、電子機器は、上述のいずれかの構成のコイルアンテナ、または、上述の記録媒体を備えることが好ましい。

[0109] 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高い電子機器とすることができる。本実施の形態における電子機器では、コイルアンテナを含むモジュールが着脱自在となっているので、必要に応じてモジュールを交換することができる。

[0110] (実施の形態 1 2)

図 8 0 を参照して、本発明に基づく実施の形態 1 2 における電子機器について説明する。本実施の形態における電子機器 6 0 2 の概念図を図 8 0 に示す。

[0111] 本実施の形態における電子機器 6 0 2 は、アンテナ装置 4 1 1 を内蔵している。図 8 0 に示すように、電子機器 6 0 2 は、筐体 7 0 と、プリント配線板 7 1、7 2 と、同軸ケーブル 7 3 と、バッテリーパック 7 4 とを備える。プリント配線板 7 1、7 2、同軸ケーブル 7 3 およびバッテリーパック 7 4 は、筐体 7 0 の内部に配置されている。プリント配線板 7 1 の表面には U H

F アンテナ 7 5 が実装されている。同軸ケーブル 7 3 は、プリント配線板 7 1 とプリント配線板 7 2 との間を接続している。プリント配線板 7 2 の表面にはアンテナ装置 4 1 1 の他に、UHF アンテナ 7 6 a, 7 6 b、カメラ 7 7 などが実装されている。プリント配線板 7 1, 7 2 の各表面には、ここで明示的に述べたもの以外にもさまざまな部品が配置されていてよい。

[0112] アンテナ装置 4 1 1 の構成は、実施の形態 1 1 で説明したカード型モジュール 5 0 2 の構成に相当するものである。アンテナ装置 4 1 1 は、コイルアンテナ 1 0 1、RF IC 5 5、キャパシタ 5 6 を含む。これらの部品は、プリント配線板 7 2 の表面に直接実装されている。アンテナ装置 4 1 1 は、これらの部品を互いに接続するために配線 5 7 を含んでいる。配線 5 7 はプリント配線板 7 2 の表面に直接形成されている。

[0113] 本実施の形態によれば、たとえ反りが発生しても基板への実装時の電極の接続に支障が生じないようなコイルアンテナを備えているので、信頼性の高い電子機器とすることができる。

[0114] 実施の形態 1 1, 1 2 で示した電子機器 6 0 1, 6 0 2 は、コイルアンテナ 1 0 1 を備えるものとして説明したが、備えるコイルアンテナはコイルアンテナ 1 0 1 に限らず、上述のいずれかの構成のコイルアンテナであってもよい。

[0115] 実施の形態 1 1, 1 2 で示した電子機器 6 0 1, 6 0 2 の構成はあくまで一例であって、図示したものに限らない。電子機器 6 0 1, 6 0 2 は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、カメラ、ゲーム機であってもよい。

[0116] 実施の形態 1 1, 1 2 で示した電子機器 6 0 1, 6 0 2 においては、コイルアンテナの他にブースターコイルを設けてコイルアンテナを給電コイルとして用いてもよい。筐体が導電性を有する場合には、コイルアンテナを給電コイルとして筐体と磁気結合させることによって筐体をブースターまたは放射体として用いてもよい。コイルアンテナに近接するように面状導体を配置して、この面状導体をブースターまたは放射体として用いてもよい。

[0117] なお、上記実施の形態のうち複数を適宜組み合わせて採用してもよい。

なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。

符号の説明

[0118] 1 積層体、1 a 第1主面、1 b 第2主面、2 磁性層、3 a, 3 b 非磁性層、5, 5 n コイル導体、6 層間接続導体集合体、7 a 第1端子、7 b 第2端子、8 ダミー電極（第1主面ダミー電極）、8 c 第2主面ダミー電極、9 ピア孔、10 磁束、11 a, 11 b はんだ、14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f 導体パターン、15, 15 c 中央導体パターン、16 層間接続導体、17 a, 17 b, 18 電極、19 切断線、31 一方の端、32 他方の端、33 第1接続点、34 第2接続点、35 範囲、37 第1辺、38 第2辺、41 第1列、42 第2列、45 第1部分、50, 51 基板、51 u 表面、55 R F I C、56 キャパシタ、57 配線、58 （記録媒体の）電極、59 樹脂モールド部、60, 70 筐体、61 スピーカ、62 ディスプレイ、63 ボタン、71, 72 プリント配線板、73 同軸ケーブル、74 バッテリパック、75, 76 a, 76 b UHF帯アンテナ、77 カメラ、91 積層方向、92 長手方向、92 a, 92 b 方向、93 巻回軸、101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 コイルアンテナ、201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 層、401 コイル実装基板、411 アンテナ装置、501 記録媒体、502 カード型モジュール、601, 602 電子機器。

請求の範囲

- [請求項1] 外側に面し、積層方向に垂直な第1主面を有し、絶縁層を含む積層体と、
- 前記積層体の内部または表面に配置された導電体によって前記積層体の少なくとも一部をコアとしてコイル状に形成されたコイル導体と、
- 前記第1主面に配置され、前記コイル導体と電氣的に接続される第1端子と、
- 前記第1主面に配置され、前記コイル導体と電氣的に接続される第2端子とを備え、
- 前記第1主面の長手方向の長さを L とすると、前記第1端子は、前記第1主面の長手方向の一方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されており、前記第2端子は、前記第1主面の長手方向の他方の端から $L/4$ の位置にある点の少なくとも一部を覆うように配置されている、コイルアンテナ。
- [請求項2] 前記コイル導体の巻回軸は、前記積層方向と垂直な方向に沿っている、請求項1に記載のコイルアンテナ。
- [請求項3] 前記第1端子は前記コイル導体の第1接続点に電氣的に接続されており、
- 前記第2端子は前記コイル導体の第2接続点に電氣的に接続されており、
- 前記積層体を積層方向から見たとき、前記第1端子および前記第2端子は、前記第1接続点と前記第2接続点との間に収まるように配置されている、請求項1または2に記載のコイルアンテナ。
- [請求項4] 前記第1主面には、前記第1端子および前記第2端子の他に1以上の第1主面ダミー電極が配置されている、請求項1から3のいずれかに記載のコイルアンテナ。
- [請求項5] 前記1以上の第1主面ダミー電極は、前記第1端子と前記第2端子

とに挟まれる位置だけに配置されている、請求項4に記載のコイルアンテナ。

[請求項6] 前記第1主面において、前記第1端子、前記第2端子および前記1以上の第1主面ダミー電極の集合は、前記積層体の長手方向に垂直な第1辺と、前記積層体の長手方向に平行な第2辺とで定まるマトリックス状に配列されており、前記第1辺に沿って並ぶ物の個数が2以上である、請求項4または5に記載のコイルアンテナ。

[請求項7] 前記第1主面に配置されている前記第1端子、前記第2端子、前記1以上の第1主面ダミー電極を合わせた個数は4または8である、請求項4から6のいずれかに記載のコイルアンテナ。

[請求項8] 前記第1端子および前記第2端子の各々は、前記第1主面の長手方向に沿って延在する帯形状を含み、前記第1端子と前記第2端子とは、前記第1主面の長手方向に沿った長さが等しい、請求項1から7のいずれかに記載のコイルアンテナ。

[請求項9] 前記第1端子は導体パターンであり、前記第2端子は導体パターンであり、前記第1主面に配置されている全ての導体パターンの集合は、前記第1主面の長手方向に沿って延在する第1列および第2列を含み、前記第1列と前記第2列とは前記第1主面の長手方向に垂直な方向に並んでいる、請求項8に記載のコイルアンテナ。

[請求項10] 前記第1端子は前記第1列に属し、前記第2端子は前記第2列に属する、請求項9に記載のコイルアンテナ。


[請求項11] 前記第1端子と前記第2端子とが電氣的に分離された状態で前記第1列と前記第2列とを電氣的に接続する第1部分を前記第1主面上に有する、請求項9に記載のコイルアンテナ。

[請求項12] 前記第1主面の中央に中央導体パターンが配置されており、前記第1端子および前記第2端子は、前記中央導体パターンから離隔しつつ、前記中央導体パターンを挟んで配置されている、請求項8から11のいずれかに記載のコイルアンテナ。

- [請求項13] 前記積層体は、前記第1主面とは反対側を向く第2主面を有し、前記第2主面には、前記第1主面に配置された電極と鏡像対称な配置となるように、電極が配置されている、請求項1から12のいずれかに記載のコイルアンテナ。
- [請求項14] 前記コイル導体は、前記積層体の積層方向に沿った前記積層体の側面に露出するように配置された層間接続導体を含む、請求項1から13のいずれかに記載のコイルアンテナ。
- [請求項15] 前記積層体は、磁性層を含む、請求項1から14のいずれかに記載のコイルアンテナ。
- [請求項16] 前記積層方向が上下方向となるように前記積層体を見たとき、前記積層体は、前記コイル導体が形成された領域に前記磁性層を含み、前記コイル導体より上側および下側のうち少なくとも一方の側に非磁性層を含む、請求項15に記載のコイルアンテナ。
- [請求項17] 前記積層体の幅方向の寸法を W 、前記積層方向の寸法を H とすると、 $L > W > H$ である、請求項1から16のいずれかに記載のコイルアンテナ。
- [請求項18] 前記コイル導体の巻回軸と垂直な側面には、導電体が配置されていない、請求項1から17のいずれかに記載のコイルアンテナ。
- [請求項19] 前記コイル導体の巻回軸から前記積層体を見たとき、前記コイル導体の外側には磁性層が配置されていない、請求項15または16に記載のコイルアンテナ。
- [請求項20] 請求項1から19のいずれかに記載のコイルアンテナを備える、コイル実装基板。
- [請求項21] 請求項1から19のいずれかに記載のコイルアンテナを備える、記録媒体。
- [請求項22] 請求項1から19のいずれかに記載のコイルアンテナ、または、請求項21に記載の記録媒体を備える、電子機器。


[図1]

FIG.1




[図2]

FIG.2




[図3]

FIG.3




[図4]

FIG.4




[図5]

FIG.5




[図6]

FIG.6




[図7]

FIG.7




[図8]

FIG.8




[図9]

FIG.9




[図10]

FIG.10




[図11]

FIG.11




[図12]

FIG.12




[図13]

FIG.13




[図14]

FIG.14




[図15]

FIG.15




[図16]

FIG.16




[図17]

FIG.17




[図18]

FIG.18




[図19]

FIG.19




[図20]

FIG.20




[図21]

FIG.21




[図22]

FIG.22




[図25]

FIG.25




[図26]

FIG.26




[図27]

FIG.27




[図28]

FIG.28




[図29]

FIG.29




[図30]


FIG.30



[図31]
FIG.31




[図32]
FIG.32




[図33]

FIG.33




[図34]

FIG.34




[図35]

FIG.35




[図36]

FIG.36




[図37]

FIG.37




[図38]

FIG.38




[図39]

FIG.39




[図40]

FIG.40




[図41]

FIG.41




[図42]

FIG.42




[図43]

FIG.43




[図44]

FIG.44




[図45]

FIG.45




[図46]

FIG.46




[図47]

FIG.47




[図48]

FIG.48




[図49]

FIG.49




[図50]

FIG.50




[図51]

FIG.51




[図52]

FIG.52




[図53]

FIG.53




[図54]

FIG.54




[図55]

FIG.55




[図56]

FIG.56




[図57]

FIG.57




[図58]

FIG.58




[図59]

FIG.59




[図60]

FIG.60



[図61]

FIG.61



[図62]

FIG.62






FIG.63




[図65]

FIG.65




[図66]

FIG.66



[図67]

FIG.67




[図68]

FIG.68



[図69]

FIG.69



[図70]

FIG.70




FIG.71




FIG.72






FIG.73




[図74]

FIG.74




[図75]

FIG.75




[図76]

FIG.76




[図77]

FIG.77




[図78]

FIG.78



[図79]

FIG. 79



[図80]




FIG.80

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/081244

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01Q1/44(2006.01)i, H01F27/29(2006.01)i, H05K1/02(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01Q1/44, H01F27/29, H05K1/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2012-053831 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 15 March 2012 (15.03.2012), paragraphs [0019] to [0026], [0035] to [0037]; fig. 2(A) to 2(C), 4(A) to 4(C) & US 2012/0056337 A1 (Koji SHIROKI; Makoto OSAMURA; Takeshi KURIHARA; Masami MIZUYAMA), 08 March 2012 (08.03.2012), paragraphs [0026] to [0053], [0042], [0043]; fig. 2A to 2C, 4A to 4C	1-22

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16 December 2016 (16.12.16)

Date of mailing of the international search report
27 December 2016 (27.12.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/081244

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2006/120826 A1 (Murata Mfg. Co., Ltd.), 16 November 2006 (16.11.2006), paragraphs [0011], [0012] & US 2007/0187137 A1 (Kazuhiro ISEBO), 16 August 2007 (16.08.2007), paragraphs [0013], [0014] & CN 101010996 A & EP 1881751 A1 & JP 4506990 B2	1-22
Y	JP 2013-242698 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 05 December 2013 (05.12.2013), paragraphs [0070], [0075]; fig. 23, 24 (Family: none)	1-22

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H01Q1/44(2006.01)i, H01F27/29(2006.01)i, H05K1/02(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H01Q1/44, H01F27/29, H05K1/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2012-053831 A（株式会社村田製作所）2012.03.15, 段落 0019-0026, 0035-0037, 図 2(A)-2(C), 4(A)-4(C) & US 2012/0056337 A1 (Koji SHIROKI; Makoto OSAMURA; Takeshi KURIHARA; Masami MIZUYAMA) 2012.03.08, 段落 0026-0053, 0042, 0043, 図 2A-2C, 4A-4C	1 - 22
Y	WO 2006/120826 A1（株式会社村田製作所）2006.11.16, 段落 0011, 0012 & US 2007/0187137 A1 (Kazuhiro ISEBO) 2007.08.16, 段落 0013, 0014 & CN 101010996 A & EP 1881751 A1 & JP 4506990 B2	1 - 22
Y	JP 2013-242698 A（株式会社村田製作所）2013.12.05, 段落 0070, 0075, 図 23, 24（ファミリーなし）	1 - 22

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16.12.2016

国際調査報告の発送日

27.12.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

佐藤 当秀

5 K

3784

電話番号 03-3581-1101 内線 3556